
legrand | bticino | NETATMO

# CATÁLOGO

2020
2021




ESPECIALISTA GLOBAL
EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
Y DIGITALES PARA EDIFICIOS

legrand®

## CORTE Y PROTECCIÓN DE POTENCIA



**Pág. 26**
Interruptores y seccionadores de bastidor abierto hasta 6300 A, DMX³



**Pág. 48**
Interruptores de caja moldeada hasta 1600 A, DPX³

## PROTECCIÓN MANDO Y PROGRAMACIÓN



**Pág. 98**
Protección magnetotérmica y diferencial hasta 125 A, RX³/TX³/DX³



**Pág. 128**
Limitadores de sobretensión

## EFICIENCIA ENERGÉTICA



**Pág. 156**
Medida de la energía y transformadores de corriente



**Pág. 158**
Supervisión de la energía EMS CX³

## ENVOLVENTES DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PREFABRICADA



**Pág. 202**
Cajas modulares de empotrar y de superficie, Nedbox, Practibox S, Practibox³ y XL³ 125. Plexo³



**Pág. 215**
Cajas y armarios de distribución, XL³ S 160 y XL³ 160/400/800

## AUXILIARES DE CUADRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA



**Pág. 318**
Armarios y accesorios Atlantic y Marina



**Pág. 328**
Bornas Viking 3
Señalización: Duplix, Cab 3, Logicab 2 y Starfix
Bridas

## SOLUCIONES CONECTADAS



**P. 408**
Hogar conectado: Valena Next with Netatmo



**P. 411**
Hogar conectado: Módulo de medida y recarga vehículo eléctrico

## SERIES DE MECANISMOS Y VIDEOPORTEROS



**Pág. 438**
Axolute



**Pág. 460**
Livinglight

## PLEXO Y MATERIAL DE INSTALACIÓN



**Pág. 532**
Plexo, Oteo y Soliroc



**Pág. 546**
Cajas de instalación Batibox, Bticino y Multibox

## MOSAIC Y SISTEMAS TERCIARIO



**Pág. 572**
Mecanismos de mando



**Pág. 581**
Bases cargador inducción, USB y multimedia

## SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO LCS³




**Pág. 645**
Paneles de conexión, cables, latiguillos y bases RJ45 LCS³ cat. 8, 6A, 6 y 5e.



**Pág. 662**
Fibra óptica LCS³: bandejas de alta y muy alta densidad, cables y latiguillos.

## CANALIZACIÓN Y PUESTOS DE TRABAJO



**Pág. 696**
Molduras DLPlus



**Pág. 704**
Canales de instalación DLP y canales de distribución Euroquint

## LUMINARIAS DE EMERGENCIA



**Pág. 800**
Luminarias de emergencia de interior



**Pág. 808**
Luminarias de emergencia estancas



**Pág. 76**
Equipamiento para inversores de redes



**Pág. 78**
Interruptores seccionadores, Vistop y DPX-IS Fusibles



**Pág. 86**
Protección motores: Guardamotores MPX³



**Pág. 90**
Contactores industriales, CTX³ y relés térmicos, RTX³



**Pág. 134**
Conmutadores, pulsadores, pilotos y telerruptores



**Pág. 138**
Contactores modulares, CX³



**Pág. 142**
Minuterías, interruptores y contadores horarios, reguladores y tomas de corriente



**Pág. 152**
Fuentes de alimentación, transformadores, timbres y zumbadores



**Pág. 160**
Medida y sistema de gestión de la energía, EDMX³



**Pág. 168**
Instalaciones fotovoltaicas



**Pág. 172**
Sistema de alimentación ininterrumpida




**Pág. 188**
Soluciones de recarga para vehículos eléctricos, Green'Up



**Pág. 246**
Armarios de distribución, XL³4000/6300




**Pág. 266**
Peines, bornas repartidoras y repartidores modulares



**Pág. 282**
Repartición estándar, optimizada e IS, HX³ y VX³



**Pág. 299**
Canalización eléctrica prefabricada, LB PLUS y LB PLUS DATA



**Pág. 354**
Canales y accesorios para cuadros



**Pág. 367**
Fuentes de alimentación. Transformadores de mando y señalización



**Pág. 377**
Pulsantería y señalización, Osmoz



**Pág. 384**
Tomas industriales y combinados



**P. 412**
Hogar conectado: Seguridad y Energía Netatmo



**P. 415**
Hogar conectado: Videoportero



**P. 416**
MyHome-UP: Pantallas táctiles, comandos y gestión de temperatura



**P. 429**
Difusión sonora NUVO



**Pág. 488**
Valena Next



**Pág. 495**
Valena



**Pág. 503**
Niloe



**Pág. 510**
Màtix, Luna, Magic



**Pág. 550**
Cajas estancas Plexo



**Pág. 553**
Prensaestopas, regletas, bornas



**Pág. 556**
Bases, clavijas y bases múltiples



**Pág. 566**
Hublots y portalámparas



**Pág. 584**
Bases de corriente, RJ45 y multimedia



**Pág. 600**
Gestión de iluminación



**Pág. 613**
Soluciones para residencias e instalaciones sanitarias



**Pág. 626**
Soluciones inalámbricas para residencias



**Pág. 671**
Armarios servidor y accesorios LCS³



**Pág. 674**
Racks de cableado abiertos y accesorios LCS³



**Pág. 676**
Armarios, armarios murales y accesorios Linkeo



**Pág. 679**
Unidades de distribución de energía (PDU)



**Pág. 732**
Canales para climatización Fluidquint



**Pág. 740**
Columnas, cajas de suelo y cajas para puestos de trabajo



**Pág. 772**
Soluciones para mobiliario



**Pág. 778**
Bandejas portacables



**Pág. 812**
Sistema Legrand Vision System 2 (LVS2)



**Pág. 814**
Pilotos de balizado



**Pág. 817**
Proyectores y kits de conversión



**Pág. 831**
Pulsadores de alarma y señalización sonora




# DANDO VIDA
## A LOS DISPOSITIVOS

CONECTADOS A LA VIDA DE TUS CLIENTES Y USUARIOS, LOS DISPOSITIVOS DEL PROGRAMA ELIOT BY LEGRAND HACEN FACILITAN EL DÍA A DÍA DE TODOS.

**Con Eliot, los dispositivos adaptan** día a día el hogar de tus clientes a su estilo de vida y necesidades. Iluminación, automatización de persianas, difusión sonora, etc.: con la gestión a distancia mediante smartphones y tablets el control está en su mano, incluso estando fuera del hogar. Con el Programa Eliot by Legrand y sus dispositivos conectados, tiene total libertad para personalizar instalaciones, incluso de forma remota, diseñando escenarios adaptados a cada necesidad.

**En edificios de oficinas o entornos industriales**, con los productos conectados del programa Eliot by Legrand, es posible supervisar la instalación eléctrica sin moverse. La capacidad de conexión de las fuentes de alimentación ininterrumpida (SAIs – UPSs), así como de las unidades de alumbrado de emergencia, por ejemplo, permiten el control y gestión de forma remota, realizar mantenimiento predictivo y personalizar los servicios seleccionados. Por último, el control conectado Stop&Go permite, particularmente, restablecer una instalación remotamente en caso de un corte de energía inesperado.

Adicionalmente, los productos del Programa Eliot by Legrand permiten obtener un ahorro controlando y midiendo el consumo energético.



## LOS PRODUCTOS CONECTADOS ELIOT BY LEGRAND RESPETAN LA NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LOS DATOS DE USUARIO

Es imprescindible total confidencialidad para acceder a información personal sobre cómo el cliente lleva su vida, sobre sus hábitos de trabajo, sobre el consumo de energía o incluso sobre su salud. Legrand se compromete a mantener estos valores y hace que el respeto por el usuario sea un imperativo. Gracias a un sistema Cloud ultra seguro, los datos están protegidos y, por lo tanto, los productos conectados de Eliot by Legrand contribuyen a mantener la confidencialidad. Los datos sólo pueden comunicarse a los socios si prestan servicios adicionales al cliente y siempre que el cliente haya dado permiso. De esta manera, los productos de Programa Eliot by Legrand respetan el derecho de todos a la privacidad.

## ELIOT BY LEGRAND, SOLUCIONES PERMANENTES PARA LOS USUARIOS

Los dispositivos del Programa Eliot by Legrand te ayudarán a largo plazo. Legrand ha estado diseñando productos durables de alta calidad, fáciles de instalar, para edificios durante más de 100 años. Permanentemente instalados en el corazón del edificio, estos conectan atención a sus hábitos. Inteligentes e intuitivos, están diseñados para ser utilizados y para durar.

## ¿POR QUÉ PROGRAMA ELIOT?

Eliot es una fusión entre Electricidad y el IoT (Internet de las Cosas). Es el Nombre de la serie Legrand Lanzado en 2015, dedicado al *Internet of Things* (Internet de las Cosas).

Internet of Things (**IoT**)

Eliot

**El**ectricidad

## UNA ETIQUETA IDENTIFICA LOS OBJETOS CONECTADOS DEL PROGRAMA ELIOT

eliot™
PROGRAM BY LEGRAND

Cada producto del Programa Eliot by Legrand es identificado por con una etiqueta frontal. La presencia de este logo certifica que la conexión del producto en cuestión proporciona un verdadero beneficio para el instalador, prescriptor, etc. y también para su cliente; que la confidencialidad de Datos se conserva y que todo se ha hecho para un largo plazo de satisfacción.

**Lo encontrará en todo el catálogo.**

# Toda la información actualizada a tu alcance, los 365 días del año

Ponemos a tu disposición, y en continua actualización, toda la información de los productos y soluciones de Legrand Group España, a través de medios digitales que puedes consultar desde tu Smartphone, tablet y ordernador.



**Una amplia gama de herramientas digitales, entre las que se incluyen sitios web, redes sociales y feeds de noticias para que pueda ponerse en contacto con Legrand en cualquier momento y estar al tanto de todas las noticias esenciales que afecten a sus proyectos.**




## En tu Smartphone, tablet u ordenador... las 24 horas a tu disposición.

Contenidos completos, actualizados y al alcance de tu mano:

### E-Catalogo Legrand Group España

El repositorio digital con toda la información de productos:

- **Toda la gama ofertada** perfectamente clasificada siguiendo la estructura que ya conoces de nuestro catálogo papel.
- Motor de **búsqueda instantánea**.
- **Fichas completas** con toda la información existente de cada referencia.
- **Imágenes, descripciones, datos logísticos y precios.**
- Documentación asociada a la referencia y la familia...
  - **Catálogos y brochures.**
  - **Certificados de calidad** AENOR y ENEC.
  - Partidas **Presto** asociadas.
  - **Fichas técnicas**, guías y noticias de producto.
  - **Softwares** de configuración y **programas de cálculo.**
  - Vídeos y APPs.

## Además:

- **Genera y guarda en formato PDF** la ficha de producto que necesites en tu ordenador, con todos los enlaces activos, todo de forma instantánea y bajo demanda.
- **Marca y guardar tus fichas** más utilizadas o compartirlas.

# índice referencias


| Referencia | Pág. |
|---|---|
| **00** | |
| 0 013 01 | 200 |
| 0 013 02 | 200 |
| 0 013 04 | 200 |
| 0 013 06 | 200 |
| 0 013 56 | 200 |
| 0 013 57 | 200 |
| 0 013 58 | 200 |
| 0 014 90 | 204 |
| 0 014 91 | 204 |
| 0 014 91 | 205 |
| 0 015 11 | 204 |
| 0 015 12 | 204 |
| 0 015 13 | 204 |
| 0 015 14 | 204 |
| 0 015 21 | 204 |
| 0 015 22 | 204 |
| 0 015 23 | 204 |
| 0 015 24 | 204 |
| 0 015 31 | 204 |
| 0 015 32 | 204 |
| 0 015 33 | 204 |
| 0 015 34 | 204 |
| 0 016 60 | 200 |
| 0 016 60 | 207 |
| 0 016 60 | 210 |
| 0 016 60 | 211 |
| 0 016 60 | 217 |
| 0 016 62 | 205 |
| 0 016 62 | 207 |
| 0 016 62 | 210 |
| 0 016 64 | 207 |
| 0 016 64 | 210 |
| 0 016 65 | 220 |
| 0 016 65 | 231 |
| 0 016 65 | 244 |
| 0 016 65 | 259 |
| 0 016 90 | 326 |
| 0 016 91 | 326 |
| 0 019 17 | 213 |
| 0 019 18 | 213 |
| 0 019 19 | 213 |
| 0 019 20 | 213 |
| 0 019 55 | 213 |
| 0 019 61 | 213 |
| 0 019 62 | 213 |
| 0 019 64 | 213 |
| 0 019 65 | 213 |
| 0 019 66 | 210 |
| 0 019 66 | 213 |
| 0 019 67 | 213 |
| 0 019 68 | 213 |
| 0 019 69 | 213 |
| 0 019 70 | 213 |
| 0 019 71 | 213 |
| 0 035 15 | 577 |
| 0 035 67 | 55 |
| 0 035 67 | 63 |
| 0 035 67 | 163 |
| 0 036 58 | 148 |
| 0 036 58 | 606 |
| 0 036 59 | 148 |
| 0 036 60 | 148 |
| 0 036 60 | 606 |
| 0 036 71 | 148 |
| 0 036 71 | 606 |
| 0 036 80 | 606 |
| 0 037 01 | 143 |
| 0 037 10 | 144 |
| 0 038 40 | 151 |
| 0 039 00 | 151 |
| 0 039 00 | 816 |
| 0 039 51 | 104 |
| 0 039 51 | 128 |
| 0 039 53 | 128 |
| 0 039 54 | 104 |
| 0 039 54 | 128 |
| 0 039 71 | 128 |
| 0 039 73 | 128 |
| 0 039 74 | 128 |
| 0 041 07 | 152 |
| 0 041 13 | 152 |
| 0 042 10 | 152 |
| 0 042 80 | 152 |
| 0 042 82 | 152 |
| 0 042 83 | 152 |
| 0 042 85 | 152 |
| 0 042 90 | 152 |
| 0 042 91 | 152 |
| 0 042 92 | 152 |
| 0 044 09 | 147 |
| 0 046 00 | 156 |
| 0 046 02 | 156 |
| 0 046 10 | 156 |
| 0 046 13 | 156 |
| 0 046 15 | 156 |
| 0 046 16 | 156 |
| 0 046 17 | 156 |
| 0 046 18 | 156 |
| 0 046 20 | 156 |
| 0 046 21 | 156 |
| 0 046 22 | 156 |
| 0 046 24 | 156 |
| 0 046 25 | 156 |
| 0 046 50 | 156 |
| 0 046 52 | 156 |
| 0 046 53 | 156 |
| 0 046 55 | 134 |
| 0 046 56 | 134 |
| 0 046 58 | 134 |
| 0 046 60 | 156 |
| 0 046 63 | 156 |
| 0 046 66 | 156 |
| 0 046 70 | 162 |
| 0 046 72 | 162 |
| 0 046 73 | 162 |
| 0 046 74 | 162 |
| 0 046 77 | 162 |
| 0 046 78 | 162 |
| 0 046 79 | 162 |
| 0 046 80 | 162 |
| 0 046 81 | 162 |
| 0 046 82 | 162 |
| 0 046 83 | 162 |
| 0 046 84 | 162 |
| 0 046 85 | 162 |
| 0 046 86 | 162 |
| 0 046 89 | 159 |
| 0 046 89 | 163 |
| 0 046 91 | 147 |
| 0 046 94 | 147 |
| 0 047 04 | 143 |
| 0 047 40 | 142 |
| 0 047 41 | 142 |
| 0 047 42 | 142 |
| 0 047 44 | 142 |
| 0 047 45 | 142 |
| 0 047 70 | 144 |
| 0 048 10 | 268 |
| 0 048 19 | 220 |
| 0 048 19 | 232 |
| 0 048 20 | 268 |
| 0 048 22 | 268 |
| 0 048 24 | 268 |
| 0 048 25 | 268 |
| 0 048 26 | 268 |
| 0 048 28 | 268 |
| 0 048 30 | 268 |
| 0 048 32 | 268 |
| 0 048 34 | 268 |
| 0 048 35 | 268 |
| 0 048 36 | 268 |
| 0 048 38 | 268 |
| 0 048 40 | 268 |
| 0 048 42 | 268 |
| 0 048 44 | 268 |
| 0 048 45 | 268 |
| 0 048 46 | 268 |
| 0 048 48 | 268 |
| 0 048 50 | 268 |
| 0 048 52 | 268 |
| 0 048 54 | 268 |
| 0 048 55 | 268 |
| 0 048 56 | 268 |
| 0 048 58 | 268 |
| 0 048 67 | 51 |
| 0 048 67 | 271 |
| 0 048 68 | 55 |
| 0 048 68 | 271 |
| 0 048 71 | 271 |
| 0 048 73 | 271 |
| 0 048 76 | 269 |
| 0 048 77 | 269 |
| 0 048 79 | 269 |
| 0 048 80 | 269 |
| 0 048 81 | 269 |
| 0 048 82 | 269 |
| 0 048 83 | 271 |
| 0 048 84 | 269 |
| 0 048 85 | 269 |
| 0 048 86 | 269 |
| 0 048 88 | 269 |
| 0 057 90 | 134 |
| 0 057 92 | 134 |
| 0 057 93 | 134 |
| 0 057 94 | 134 |
| 0 057 96 | 134 |
| 0 058 06 | 134 |
| 0 058 08 | 134 |
| 0 058 16 | 134 |
| 0 058 18 | 134 |
| 0 058 26 | 134 |
| 0 058 28 | 134 |
| 0 058 36 | 134 |
| 0 058 38 | 134 |
| 0 058 46 | 134 |
| 0 058 48 | 134 |
| 0 097 99 | 217 |
| 0 097 99 | 220 |
| 0 097 99 | 228 |
| **01** | |
| 0 102 05 | 85 |
| 0 102 10 | 85 |
| 0 102 20 | 85 |
| 0 102 25 | 85 |
| 0 102 50 | 85 |
| 0 102 96 | 85 |
| 0 104 27 | 707 |
| 0 104 61 | 706 |
| 0 104 62 | 706 |
| 0 104 63 | 708 |
| 0 104 64 | 708 |
| 0 104 65 | 709 |
| 0 104 75 | 709 |
| 0 104 76 | 710 |
| 0 105 82 | 706 |
| 0 105 82 | 707 |
| 0 105 82 | 708 |
| 0 105 82 | 709 |
| 0 105 83 | 709 |
| 0 105 84 | 706 |
| 0 105 84 | 708 |
| 0 105 84 | 710 |
| 0 106 01 | 706 |
| 0 106 01 | 708 |
| 0 106 02 | 706 |
| 0 106 02 | 707 |
| 0 106 02 | 708 |
| 0 106 02 | 709 |
| 0 106 03 | 709 |
| 0 106 03 | 710 |
| 0 106 11 | 707 |
| 0 106 21 | 706 |
| 0 106 21 | 708 |
| 0 106 22 | 706 |
| 0 106 22 | 707 |
| 0 106 22 | 708 |
| 0 106 22 | 709 |
| 0 106 23 | 709 |
| 0 106 23 | 710 |
| 0 106 32 | 707 |
| 0 106 55 | 707 |
| 0 106 55 | 709 |
| 0 106 82 | 710 |
| 0 106 86 | 710 |
| 0 106 92 | 706 |
| 0 106 92 | 707 |
| 0 106 92 | 708 |
| 0 106 92 | 709 |
| 0 106 92 | 710 |
| 0 107 01 | 708 |
| 0 107 02 | 708 |
| 0 107 06 | 707 |
| 0 107 06 | 709 |
| 0 107 07 | 710 |
| 0 107 22 | 706 |
| 0 107 31 | 710 |
| 0 107 32 | 710 |
| 0 107 33 | 710 |
| 0 107 67 | 706 |
| 0 107 84 | 708 |
| 0 107 85 | 708 |
| 0 107 90 | 709 |
| 0 107 93 | 710 |
| 0 108 01 | 706 |
| 0 108 01 | 707 |
| 0 108 02 | 708 |
| 0 108 04 | 709 |
| 0 108 06 | 710 |
| 0 111 00 | 722 |
| 0 111 02 | 722 |
| 0 111 06 | 722 |
| 0 111 08 | 722 |
| 0 111 10 | 722 |
| 0 111 11 | 722 |
| 0 111 12 | 722 |
| 0 111 58 | 722 |
| 0 111 60 | 722 |
| 0 111 62 | 722 |
| 0 111 63 | 722 |
| 0 111 64 | 722 |
| 0 111 66 | 722 |
| 0 111 88 | 722 |
| 0 111 88 | 723 |
| 0 112 21 | 722 |
| 0 112 27 | 722 |
| 0 112 32 | 722 |
| 0 112 38 | 722 |
| 0 112 43 | 722 |
| 0 112 45 | 722 |
| 0 112 51 | 722 |
| 0 120 01 | 85 |
| 0 120 02 | 85 |
| 0 120 04 | 85 |
| 0 120 06 | 85 |
| 0 120 10 | 85 |
| 0 123 00 | 85 |
| 0 123 02 | 85 |
| 0 123 04 | 85 |
| 0 123 06 | 85 |
| 0 123 10 | 85 |
| 0 123 16 | 85 |
| 0 123 20 | 85 |
| 0 130 02 | 85 |
| 0 130 04 | 85 |
| 0 130 06 | 85 |
| 0 130 10 | 85 |
| 0 130 16 | 85 |
| 0 130 20 | 85 |
| 0 133 00 | 85 |
| 0 133 02 | 85 |
| 0 133 04 | 85 |
| 0 133 06 | 85 |
| 0 133 10 | 85 |
| 0 133 16 | 85 |
| 0 133 20 | 85 |
| 0 133 25 | 85 |
| 0 133 32 | 85 |
| 0 140 10 | 85 |
| 0 140 16 | 85 |
| 0 140 20 | 85 |
| 0 140 25 | 85 |
| 0 140 32 | 85 |
| 0 140 40 | 85 |
| 0 140 50 | 85 |
| 0 143 00 | 85 |
| 0 143 10 | 85 |
| 0 143 16 | 85 |
| 0 143 20 | 85 |
| 0 143 25 | 85 |
| 0 143 32 | 85 |
| 0 143 40 | 85 |
| 0 143 50 | 85 |
| 0 150 25 | 85 |
| 0 150 32 | 85 |
| 0 150 40 | 85 |
| 0 150 50 | 85 |
| 0 150 63 | 85 |
| 0 150 80 | 85 |
| 0 150 96 | 85 |
| 0 153 00 | 85 |
| 0 153 25 | 85 |
| 0 153 32 | 85 |
| 0 153 40 | 85 |
| 0 153 50 | 85 |
| 0 153 63 | 85 |
| 0 153 80 | 85 |
| 0 153 96 | 85 |
| 0 153 97 | 85 |
| 0 156 09 | 711 |
| **02** | |
| 0 200 02 | 219 |
| 0 200 03 | 219 |
| 0 200 04 | 219 |
| 0 200 05 | 219 |
| 0 200 06 | 219 |
| 0 200 10 | 221 |
| 0 200 13 | 221 |
| 0 200 14 | 221 |
| 0 200 15 | 221 |
| 0 200 16 | 221 |
| 0 200 20 | 219 |
| 0 200 35 | 219 |
| 0 200 51 | 220 |
| 0 200 51 | 231 |
| 0 200 51 | 244 |
| 0 200 51 | 259 |
| 0 200 52 | 219 |
| 0 200 53 | 219 |
| 0 200 54 | 219 |
| 0 200 55 | 219 |
| 0 200 56 | 219 |
| 0 200 70 | 220 |
| 0 200 80 | 232 |
| 0 200 80 | 244 |
| 0 200 80 | 259 |
| 0 200 90 | 231 |
| 0 200 91 | 244 |
| 0 200 91 | 259 |
| 0 200 92 | 231 |
| 0 200 92 | 244 |
| 0 200 92 | 259 |
| 0 200 93 | 220 |
| 0 200 94 | 220 |
| 0 200 94 | 232 |
| 0 201 00 | 219 |
| 0 201 00 | 228 |
| 0 201 00 | 241 |
| 0 201 03 | 226 |
| 0 201 04 | 226 |
| 0 201 05 | 226 |
| 0 201 06 | 226 |
| 0 201 07 | 226 |
| 0 201 08 | 226 |
| 0 201 10 | 228 |
| 0 201 12 | 228 |
| 0 201 18 | 226 |
| 0 201 19 | 226 |
| 0 201 20 | 228 |
| 0 201 23 | 226 |
| 0 201 24 | 226 |
| 0 201 25 | 226 |
| 0 201 26 | 226 |
| 0 201 27 | 226 |
| 0 201 28 | 226 |
| 0 201 30 | 220 |
| 0 201 30 | 228 |
| 0 201 30 | 236 |
| 0 201 30 | 238 |
| 0 201 35 | 227 |
| 0 201 35 | 228 |
| 0 201 37 | 228 |
| 0 201 38 | 226 |
| 0 201 39 | 226 |
| 0 201 40 | 231 |
| 0 201 41 | 231 |
| 0 201 42 | 231 |
| 0 201 43 | 231 |
| 0 201 44 | 231 |
| 0 201 45 | 231 |
| 0 201 46 | 231 |
| 0 201 47 | 231 |
| 0 201 48 | 231 |
| 0 201 49 | 231 |
| 0 201 60 | 220 |
| 0 201 63 | 228 |
| 0 201 64 | 228 |
| 0 201 65 | 228 |
| 0 201 66 | 228 |
| 0 201 67 | 228 |
| 0 201 68 | 228 |
| 0 201 69 | 228 |
| 0 201 70 | 232 |
| 0 201 82 | 227 |
| 0 201 83 | 227 |
| 0 201 84 | 227 |
| 0 201 85 | 227 |
| 0 201 90 | 227 |
| 0 201 90 | 228 |
| 0 201 93 | 232 |
| 0 201 95 | 241 |
| 0 201 95 | 259 |
| 0 201 96 | 228 |
| 0 201 96 | 241 |
| 0 202 01 | 229 |
| 0 202 02 | 231 |
| 0 202 03 | 230 |
| 0 202 04 | 231 |
| 0 202 05 | 229 |
| 0 202 06 | 229 |
| 0 202 07 | 230 |
| 0 202 09 | 229 |
| 0 202 11 | 229 |
| 0 202 13 | 229 |
| 0 202 15 | 229 |
| 0 202 17 | 230 |
| 0 202 20 | 230 |
| 0 202 21 | 230 |
| 0 202 23 | 230 |
| 0 202 25 | 230 |
| 0 202 28 | 230 |
| 0 202 29 | 230 |
| 0 202 41 | 231 |
| 0 202 42 | 231 |
| 0 202 43 | 231 |
| 0 202 52 | 220 |
| 0 202 53 | 220 |
| 0 202 53 | 228 |
| 0 202 54 | 220 |
| 0 202 54 | 228 |
| 0 202 55 | 220 |
| 0 202 55 | 228 |
| 0 202 56 | 220 |
| 0 202 56 | 228 |
| 0 202 57 | 228 |
| 0 202 58 | 228 |
| 0 202 59 | 228 |
| 0 202 62 | 220 |
| 0 202 63 | 220 |
| 0 202 63 | 228 |
| 0 202 64 | 220 |
| 0 202 64 | 228 |
| 0 202 65 | 220 |
| 0 202 65 | 228 |
| 0 202 66 | 220 |
| 0 202 66 | 228 |
| 0 202 67 | 228 |
| 0 202 68 | 228 |
| 0 202 69 | 228 |
| 0 202 72 | 220 |
| 0 202 73 | 220 |
| 0 202 73 | 228 |
| 0 202 74 | 220 |
| 0 202 74 | 228 |
| 0 202 75 | 220 |
| 0 202 75 | 228 |
| 0 202 76 | 220 |
| 0 202 76 | 228 |
| 0 202 77 | 228 |
| 0 202 78 | 228 |
| 0 202 79 | 228 |
| 0 202 82 | 220 |
| 0 202 83 | 220 |
| 0 202 83 | 228 |
| 0 202 84 | 220 |
| 0 202 84 | 228 |
| 0 202 85 | 220 |
| 0 202 85 | 228 |
| 0 202 86 | 220 |
| 0 202 86 | 228 |
| 0 202 87 | 228 |
| 0 202 88 | 228 |
| 0 202 89 | 228 |
| 0 202 91 | 220 |
| 0 202 91 | 228 |
| 0 202 91 | 241 |
| 0 202 92 | 220 |
| 0 202 92 | 228 |
| 0 202 92 | 241 |
| 0 202 93 | 220 |
| 0 202 93 | 228 |
| 0 202 93 | 241 |
| 0 202 94 | 220 |
| 0 202 94 | 228 |
| 0 202 94 | 241 |
| 0 202 96 | 228 |
| 0 202 96 | 241 |
| 0 202 99 | 228 |
| 0 202 99 | 241 |
| 0 202 99 | 251 |
| 0 203 00 | 229 |
| 0 203 01 | 229 |
| 0 203 03 | 230 |
| 0 203 04 | 230 |
| 0 203 07 | 230 |
| 0 203 09 | 229 |
| 0 203 10 | 229 |




Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 203 11 | 229 |
| 0 203 13 | 229 |
| 0 203 17 | 229 |
| 0 203 18 | 230 |
| 0 203 21 | 230 |
| 0 203 23 | 230 |
| 0 203 25 | 230 |
| 0 203 27 | 230 |
| 0 203 28 | 230 |
| 0 203 29 | 230 |
| 0 203 40 | 231 |
| 0 203 41 | 231 |
| 0 203 42 | 231 |
| 0 203 43 | 231 |
| 0 203 44 | 231 |
| 0 203 89 | 231 |
| 0 203 99 | 220 |
| 0 203 99 | 231 |
| 0 203 99 | 244 |
| 0 203 99 | 259 |
| 0 204 01 | 236 |
| 0 204 02 | 236 |
| 0 204 03 | 237 |
| 0 204 04 | 237 |
| 0 204 06 | 236 |
| 0 204 07 | 236 |
| 0 204 08 | 237 |
| 0 204 09 | 237 |
| 0 204 10 | 241 |
| 0 204 11 | 241 |
| 0 204 12 | 241 |
| 0 204 20 | 241 |
| 0 204 23 | 238 |
| 0 204 24 | 238 |
| 0 204 26 | 236 |
| 0 204 26 | 239 |
| 0 204 27 | 236 |
| 0 204 27 | 239 |
| 0 204 28 | 237 |
| 0 204 28 | 240 |
| 0 204 29 | 237 |
| 0 204 29 | 240 |
| 0 204 33 | 238 |
| 0 204 34 | 238 |
| 0 204 35 | 241 |
| 0 204 35 | 259 |
| 0 204 36 | 241 |
| 0 204 36 | 259 |
| 0 204 37 | 241 |
| 0 204 41 | 238 |
| 0 204 42 | 238 |
| 0 204 43 | 238 |
| 0 204 43 | 240 |
| 0 204 44 | 238 |
| 0 204 44 | 240 |
| 0 204 46 | 236 |
| 0 204 46 | 239 |
| 0 204 47 | 236 |
| 0 204 47 | 239 |
| 0 204 48 | 237 |
| 0 204 48 | 240 |
| 0 204 48 | 242 |
| 0 204 49 | 237 |
| 0 204 49 | 240 |
| 0 204 49 | 242 |
| 0 204 51 | 239 |
| 0 204 52 | 239 |
| 0 204 53 | 240 |
| 0 204 54 | 240 |
| 0 204 56 | 239 |
| 0 204 57 | 239 |
| 0 204 58 | 240 |
| 0 204 59 | 240 |
| 0 204 60 | 241 |
| 0 204 61 | 241 |
| 0 204 62 | 241 |
| 0 204 66 | 239 |
| 0 204 67 | 239 |
| 0 204 68 | 240 |
| 0 204 69 | 240 |
| 0 204 70 | 244 |
| 0 204 70 | 259 |
| 0 204 73 | 240 |
| 0 204 74 | 240 |
| 0 204 82 | 239 |
| 0 204 82 | 240 |
| 0 204 83 | 240 |
| 0 204 84 | 240 |
| 0 204 86 | 239 |
| 0 204 86 | 240 |
| 0 204 90 | 241 |
| 0 204 91 | 241 |
| 0 205 00 | 250 |
| 0 205 01 | 250 |
| 0 205 02 | 250 |
| 0 205 03 | 250 |
| 0 205 04 | 250 |
| 0 205 05 | 250 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 205 06 | 250 |
| 0 205 07 | 250 |
| 0 205 08 | 250 |
| 0 205 09 | 250 |
| 0 205 10 | 251 |
| 0 205 11 | 250 |
| 0 205 12 | 250 |
| 0 205 13 | 250 |
| 0 205 14 | 250 |
| 0 205 15 | 250 |
| 0 205 16 | 250 |
| 0 205 17 | 250 |
| 0 205 18 | 250 |
| 0 205 19 | 250 |
| 0 205 20 | 250 |
| 0 205 21 | 250 |
| 0 205 22 | 250 |
| 0 205 23 | 250 |
| 0 205 30 | 250 |
| 0 205 31 | 250 |
| 0 205 31 | 276 |
| 0 205 32 | 250 |
| 0 205 32 | 276 |
| 0 205 36 | 262 |
| 0 205 37 | 262 |
| 0 205 38 | 262 |
| 0 205 39 | 262 |
| 0 205 40 | 259 |
| 0 205 41 | 250 |
| 0 205 42 | 250 |
| 0 205 43 | 250 |
| 0 205 44 | 251 |
| 0 205 44 | 259 |
| 0 205 45 | 251 |
| 0 205 45 | 259 |
| 0 205 46 | 251 |
| 0 205 46 | 259 |
| 0 205 47 | 250 |
| 0 205 48 | 250 |
| 0 205 51 | 250 |
| 0 205 51 | 276 |
| 0 205 52 | 250 |
| 0 205 52 | 276 |
| 0 205 53 | 250 |
| 0 205 53 | 276 |
| 0 205 54 | 251 |
| 0 205 57 | 251 |
| 0 205 58 | 250 |
| 0 205 59 | 250 |
| 0 205 61 | 250 |
| 0 205 62 | 250 |
| 0 205 63 | 250 |
| 0 205 64 | 251 |
| 0 205 65 | 250 |
| 0 205 67 | 251 |
| 0 205 68 | 250 |
| 0 205 69 | 250 |
| 0 205 70 | 244 |
| 0 205 70 | 259 |
| 0 205 71 | 251 |
| 0 205 74 | 251 |
| 0 205 77 | 251 |
| 0 205 79 | 250 |
| 0 205 82 | 251 |
| 0 205 82 | 260 |
| 0 205 84 | 251 |
| 0 205 85 | 239 |
| 0 205 85 | 240 |
| 0 205 85 | 251 |
| 0 205 86 | 251 |
| 0 205 86 | 260 |
| 0 205 87 | 251 |
| 0 205 88 | 251 |
| 0 205 88 | 260 |
| 0 205 89 | 251 |
| 0 205 89 | 260 |
| 0 205 92 | 261 |
| 0 205 92 | 262 |
| 0 205 92 | 264 |
| 0 205 92 | 265 |
| 0 205 96 | 262 |
| 0 205 97 | 262 |
| 0 205 98 | 262 |
| 0 205 99 | 262 |
| 0 206 01 | 242 |
| 0 206 01 | 253 |
| 0 206 02 | 244 |
| 0 206 02 | 259 |
| 0 206 04 | 244 |
| 0 206 04 | 259 |
| 0 206 05 | 242 |
| 0 206 05 | 253 |
| 0 206 07 | 242 |
| 0 206 07 | 253 |
| 0 206 08 | 243 |
| 0 206 08 | 254 |
| 0 206 11 | 243 |
| 0 206 11 | 254 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 206 13 | 243 |
| 0 206 13 | 254 |
| 0 206 15 | 243 |
| 0 206 15 | 254 |
| 0 206 17 | 243 |
| 0 206 17 | 254 |
| 0 206 20 | 243 |
| 0 206 20 | 254 |
| 0 206 22 | 243 |
| 0 206 22 | 254 |
| 0 206 23 | 243 |
| 0 206 23 | 254 |
| 0 206 27 | 238 |
| 0 206 28 | 238 |
| 0 206 28 | 240 |
| 0 206 29 | 238 |
| 0 206 29 | 240 |
| 0 206 30 | 243 |
| 0 206 30 | 254 |
| 0 206 40 | 259 |
| 0 206 41 | 244 |
| 0 206 41 | 259 |
| 0 206 42 | 244 |
| 0 206 42 | 259 |
| 0 206 43 | 244 |
| 0 206 43 | 259 |
| 0 206 44 | 244 |
| 0 206 44 | 259 |
| 0 206 45 | 244 |
| 0 206 45 | 259 |
| 0 206 46 | 244 |
| 0 206 46 | 259 |
| 0 206 47 | 259 |
| 0 206 48 | 259 |
| 0 206 49 | 259 |
| 0 206 51 | 242 |
| 0 206 51 | 253 |
| 0 206 52 | 244 |
| 0 206 52 | 259 |
| 0 206 54 | 244 |
| 0 206 54 | 259 |
| 0 206 55 | 242 |
| 0 206 55 | 253 |
| 0 206 57 | 242 |
| 0 206 57 | 253 |
| 0 206 61 | 243 |
| 0 206 61 | 254 |
| 0 206 63 | 255 |
| 0 206 69 | 255 |
| 0 206 70 | 243 |
| 0 206 70 | 254 |
| 0 206 71 | 255 |
| 0 206 72 | 243 |
| 0 206 73 | 255 |
| 0 206 78 | 237 |
| 0 206 78 | 240 |
| 0 206 79 | 237 |
| 0 206 79 | 240 |
| 0 206 81 | 255 |
| 0 206 83 | 255 |
| 0 206 86 | 258 |
| 0 206 87 | 258 |
| 0 206 88 | 255 |
| 0 206 90 | 259 |
| 0 207 20 | 256 |
| 0 207 22 | 256 |
| 0 207 35 | 258 |
| 0 207 36 | 257 |
| 0 207 38 | 255 |
| 0 207 49 | 255 |
| 0 207 50 | 250 |
| 0 207 51 | 258 |
| 0 207 52 | 258 |
| 0 207 53 | 258 |
| 0 207 54 | 258 |
| 0 207 59 | 255 |
| 0 207 61 | 255 |
| 0 207 64 | 255 |
| 0 207 69 | 255 |
| 0 207 70 | 256 |
| 0 207 72 | 256 |
| 0 207 79 | 258 |
| 0 207 80 | 258 |
| 0 207 81 | 258 |
| 0 207 85 | 256 |
| 0 207 86 | 256 |
| 0 207 90 | 255 |
| 0 207 91 | 255 |
| 0 207 93 | 256 |
| 0 207 94 | 255 |
| 0 207 95 | 255 |
| 0 207 96 | 255 |
| 0 207 97 | 255 |
| 0 207 98 | 256 |
| 0 208 00 | 242 |
| 0 208 00 | 253 |
| 0 208 01 | 242 |
| 0 208 01 | 253 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 208 05 | 243 |
| 0 208 05 | 254 |
| 0 208 05 | 255 |
| 0 208 06 | 242 |
| 0 208 06 | 253 |
| 0 208 07 | 242 |
| 0 208 07 | 253 |
| 0 208 08 | 261 |
| 0 208 09 | 261 |
| 0 208 10 | 242 |
| 0 208 10 | 243 |
| 0 208 10 | 253 |
| 0 208 10 | 254 |
| 0 208 10 | 255 |
| 0 208 13 | 243 |
| 0 208 13 | 254 |
| 0 208 13 | 255 |
| 0 208 17 | 242 |
| 0 208 17 | 243 |
| 0 208 17 | 254 |
| 0 208 17 | 255 |
| 0 208 18 | 264 |
| 0 208 18 | 265 |
| 0 208 19 | 264 |
| 0 208 19 | 265 |
| 0 208 20 | 243 |
| 0 208 20 | 254 |
| 0 208 20 | 256 |
| 0 208 22 | 243 |
| 0 208 22 | 254 |
| 0 208 22 | 256 |
| 0 208 23 | 243 |
| 0 208 23 | 254 |
| 0 208 23 | 256 |
| 0 208 27 | 262 |
| 0 208 28 | 262 |
| 0 208 29 | 262 |
| 0 208 31 | 250 |
| 0 208 32 | 250 |
| 0 208 33 | 250 |
| 0 208 34 | 243 |
| 0 208 34 | 254 |
| 0 208 34 | 257 |
| 0 208 37 | 262 |
| 0 208 37 | 264 |
| 0 208 38 | 262 |
| 0 208 38 | 264 |
| 0 208 38 | 265 |
| 0 208 39 | 262 |
| 0 208 40 | 244 |
| 0 208 40 | 259 |
| 0 208 41 | 244 |
| 0 208 41 | 259 |
| 0 208 42 | 244 |
| 0 208 42 | 259 |
| 0 208 43 | 244 |
| 0 208 43 | 259 |
| 0 208 44 | 244 |
| 0 208 44 | 259 |
| 0 208 45 | 244 |
| 0 208 45 | 259 |
| 0 208 46 | 244 |
| 0 208 46 | 259 |
| 0 208 47 | 250 |
| 0 208 48 | 264 |
| 0 208 49 | 264 |
| 0 208 50 | 250 |
| 0 208 51 | 250 |
| 0 208 52 | 250 |
| 0 208 53 | 250 |
| 0 208 54 | 250 |
| 0 208 55 | 250 |
| 0 208 55 | 260 |
| 0 208 55 | 297 |
| 0 208 56 | 250 |
| 0 208 56 | 297 |
| 0 208 57 | 250 |
| 0 208 57 | 260 |
| 0 208 58 | 250 |
| 0 208 58 | 260 |
| 0 208 59 | 250 |
| 0 208 59 | 260 |
| 0 208 61 | 251 |
| 0 208 62 | 251 |
| 0 208 63 | 251 |
| 0 208 64 | 251 |
| 0 208 65 | 251 |
| 0 208 66 | 250 |
| 0 208 67 | 250 |
| 0 208 68 | 261 |
| 0 208 68 | 264 |
| 0 208 68 | 265 |
| 0 208 69 | 264 |
| 0 208 69 | 265 |
| 0 208 70 | 262 |
| 0 208 71 | 262 |
| 0 208 72 | 262 |
| 0 208 73 | 262 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 208 74 | 262 |
| 0 208 75 | 262 |
| 0 208 76 | 262 |
| 0 208 77 | 264 |
| 0 208 78 | 264 |
| 0 208 79 | 264 |
| 0 208 86 | 262 |
| 0 208 87 | 265 |
| 0 208 88 | 265 |
| 0 208 89 | 265 |
| 0 208 91 | 261 |
| 0 208 91 | 262 |
| 0 208 91 | 264 |
| 0 208 91 | 265 |
| 0 208 92 | 261 |
| 0 208 92 | 262 |
| 0 208 92 | 264 |
| 0 208 92 | 265 |
| 0 208 93 | 264 |
| 0 208 94 | 264 |
| 0 208 94 | 265 |
| 0 208 95 | 265 |
| 0 208 96 | 265 |
| 0 208 97 | 265 |
| 0 208 99 | 261 |
| 0 208 99 | 262 |
| 0 208 99 | 264 |
| 0 208 99 | 265 |
| 0 209 00 | 242 |
| 0 209 00 | 253 |
| 0 209 01 | 242 |
| 0 209 01 | 253 |
| 0 209 05 | 243 |
| 0 209 05 | 254 |
| 0 209 05 | 255 |
| 0 209 06 | 242 |
| 0 209 06 | 253 |
| 0 209 07 | 242 |
| 0 209 07 | 253 |
| 0 209 10 | 242 |
| 0 209 10 | 243 |
| 0 209 10 | 253 |
| 0 209 10 | 254 |
| 0 209 10 | 255 |
| 0 209 13 | 243 |
| 0 209 13 | 254 |
| 0 209 13 | 255 |
| 0 209 17 | 242 |
| 0 209 17 | 243 |
| 0 209 17 | 254 |
| 0 209 17 | 255 |
| 0 209 20 | 243 |
| 0 209 20 | 254 |
| 0 209 20 | 256 |
| 0 209 21 | 254 |
| 0 209 21 | 256 |
| 0 209 22 | 242 |
| 0 209 22 | 243 |
| 0 209 22 | 254 |
| 0 209 22 | 256 |
| 0 209 23 | 243 |
| 0 209 23 | 254 |
| 0 209 23 | 256 |
| 0 209 27 | 243 |
| 0 209 27 | 254 |
| 0 209 34 | 243 |
| 0 209 34 | 254 |
| 0 209 34 | 257 |
| 0 209 35 | 257 |
| 0 209 36 | 257 |
| 0 209 38 | 258 |
| 0 209 39 | 258 |
| 0 209 40 | 244 |
| 0 209 40 | 259 |
| 0 209 41 | 244 |
| 0 209 41 | 259 |
| 0 209 42 | 244 |
| 0 209 42 | 259 |
| 0 209 43 | 244 |
| 0 209 43 | 259 |
| 0 209 44 | 244 |
| 0 209 44 | 259 |
| 0 209 45 | 244 |
| 0 209 45 | 259 |
| 0 209 46 | 244 |
| 0 209 46 | 259 |
| 0 209 48 | 258 |
| 0 209 49 | 244 |
| 0 209 49 | 259 |
| 0 209 50 | 242 |
| 0 209 50 | 253 |
| 0 209 51 | 242 |
| 0 209 51 | 253 |
| 0 209 57 | 242 |
| 0 209 57 | 253 |
| 0 209 59 | 244 |
| 0 209 59 | 259 |
| 0 209 60 | 242 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 209 60 | 243 |
| 0 209 60 | 253 |
| 0 209 60 | 254 |
| 0 209 60 | 255 |
| 0 209 65 | 255 |
| 0 209 70 | 243 |
| 0 209 70 | 254 |
| 0 209 70 | 256 |
| 0 209 72 | 243 |
| 0 209 72 | 254 |
| 0 209 72 | 256 |
| 0 209 84 | 243 |
| 0 209 84 | 254 |
| 0 209 84 | 257 |
| 0 209 86 | 258 |
| 0 209 87 | 258 |
| 0 209 90 | 244 |
| 0 209 90 | 259 |
| 0 209 91 | 244 |
| 0 209 91 | 259 |
| 0 209 92 | 244 |
| 0 209 92 | 259 |
| 0 209 93 | 244 |
| 0 209 93 | 259 |
| 0 209 94 | 244 |
| 0 209 94 | 259 |
| 0 209 95 | 244 |
| 0 209 95 | 259 |
| 0 209 96 | 244 |
| 0 209 96 | 259 |
| 0 209 99 | 244 |
| 0 209 99 | 259 |
| 0 210 60 | 256 |
| 0 210 61 | 256 |
| 0 210 62 | 256 |
| 0 210 63 | 256 |
| 0 210 64 | 256 |
| 0 210 65 | 256 |
| 0 210 66 | 257 |
| 0 210 67 | 257 |
| 0 210 68 | 257 |
| 0 210 69 | 257 |
| 0 210 70 | 257 |
| 0 210 71 | 257 |
| 0 210 72 | 257 |
| 0 210 73 | 257 |
| 0 210 76 | 257 |
| 0 210 80 | 258 |
| 0 210 81 | 258 |
| 0 210 82 | 258 |
| 0 210 83 | 258 |
| 0 210 84 | 258 |
| 0 210 85 | 258 |
| 0 210 86 | 258 |
| 0 210 87 | 258 |
| 0 210 88 | 258 |
| 0 210 89 | 258 |
| 0 211 00 | 243 |
| 0 211 00 | 253 |
| 0 211 00 | 257 |
| 0 211 02 | 243 |
| 0 211 02 | 257 |
| 0 211 03 | 253 |
| 0 211 03 | 257 |
| 0 211 04 | 257 |
| 0 211 05 | 258 |
| 0 211 06 | 253 |
| 0 211 06 | 257 |
| 0 211 10 | 243 |
| 0 211 10 | 254 |
| 0 211 10 | 257 |
| 0 211 11 | 243 |
| 0 211 11 | 254 |
| 0 211 11 | 257 |
| 0 211 12 | 243 |
| 0 211 12 | 254 |
| 0 211 12 | 257 |
| 0 211 14 | 257 |
| 0 211 15 | 258 |
| 0 211 16 | 258 |
| 0 211 30 | 260 |
| 0 211 31 | 260 |
| 0 211 32 | 260 |
| 0 211 33 | 260 |
| 0 211 34 | 260 |
| 0 211 35 | 260 |
| 0 211 36 | 260 |
| 0 211 37 | 260 |
| 0 211 38 | 260 |
| 0 211 39 | 260 |
| 0 211 40 | 260 |
| 0 211 41 | 260 |
| 0 211 42 | 260 |
| 0 211 43 | 260 |
| 0 211 44 | 260 |
| 0 211 45 | 260 |
| 0 211 48 | 260 |
| 0 212 08 | 255 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 212 11 | 255 |
| 0 212 13 | 255 |
| 0 212 17 | 256 |
| 0 212 18 | 257 |
| 0 212 19 | 257 |
| 0 212 34 | 258 |
| 0 212 35 | 258 |
| 0 212 36 | 258 |
| 0 212 37 | 258 |
| 0 212 51 | 236 |
| 0 212 52 | 236 |
| 0 212 53 | 238 |
| 0 212 54 | 238 |
| 0 212 56 | 236 |
| 0 212 57 | 236 |
| 0 212 58 | 238 |
| 0 212 59 | 238 |
| 0 212 61 | 236 |
| 0 212 62 | 236 |
| 0 212 63 | 238 |
| 0 212 64 | 238 |
| 0 212 66 | 236 |
| 0 212 67 | 236 |
| 0 212 68 | 238 |
| 0 212 69 | 238 |
| 0 212 71 | 239 |
| 0 212 72 | 239 |
| 0 212 73 | 240 |
| 0 212 74 | 240 |
| 0 212 76 | 239 |
| 0 212 77 | 239 |
| 0 212 78 | 240 |
| 0 212 79 | 240 |
| 0 212 81 | 239 |
| 0 212 82 | 239 |
| 0 212 83 | 240 |
| 0 212 84 | 240 |
| 0 212 86 | 239 |
| 0 212 87 | 239 |
| 0 212 88 | 240 |
| 0 212 89 | 240 |
| 0 214 01 | 84 |
| 0 214 02 | 84 |
| 0 214 04 | 84 |
| 0 214 05 | 84 |
| 0 215 01 | 84 |
| 0 215 02 | 84 |
| 0 215 04 | 84 |
| 0 215 05 | 84 |
| 0 215 33 | 84 |
| 0 215 36 | 84 |
| 0 216 01 | 84 |
| 0 216 04 | 84 |
| 0 216 05 | 84 |
| 0 216 96 | 84 |
| 0 225 05 | 78 |
| 0 225 07 | 78 |
| 0 225 12 | 78 |
| 0 225 15 | 78 |
| 0 225 16 | 78 |
| 0 225 18 | 78 |
| 0 225 34 | 78 |
| 0 225 39 | 78 |
| 0 225 44 | 78 |
| 0 225 46 | 78 |
| 0 225 51 | 78 |
| 0 225 53 | 78 |
| 0 225 54 | 78 |
| 0 225 56 | 78 |
| 0 227 04 | 78 |
| 0 227 32 | 78 |
| 0 229 01 | 381 |
| 0 229 02 | 381 |
| 0 229 03 | 381 |
| 0 229 10 | 381 |
| 0 229 11 | 381 |
| 0 229 12 | 381 |
| 0 229 13 | 381 |
| 0 229 14 | 381 |
| 0 229 40 | 381 |
| 0 229 41 | 381 |
| 0 229 42 | 381 |
| 0 229 44 | 381 |
| 0 229 55 | 381 |
| 0 229 56 | 381 |
| 0 229 60 | 381 |
| 0 229 61 | 381 |
| 0 229 62 | 381 |
| 0 229 64 | 381 |
| 0 229 68 | 381 |
| 0 229 74 | 381 |
| 0 229 76 | 381 |
| 0 237 01 | 377 |
| 0 237 02 | 377 |
| 0 237 06 | 377 |
| 0 237 25 | 377 |
| 0 237 26 | 377 |
| 0 237 30 | 377 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 237 31 | 377 |
| 0 238 00 | 377 |
| 0 238 01 | 377 |
| 0 238 02 | 377 |
| 0 238 03 | 377 |
| 0 238 04 | 377 |
| 0 238 06 | 377 |
| 0 238 08 | 377 |
| 0 238 09 | 377 |
| 0 238 72 | 378 |
| 0 238 74 | 378 |
| 0 238 80 | 378 |
| 0 238 82 | 378 |
| 0 238 85 | 378 |
| 0 238 91 | 378 |
| 0 238 92 | 378 |
| 0 238 95 | 378 |
| 0 239 02 | 378 |
| 0 239 03 | 378 |
| 0 239 23 | 378 |
| 0 239 24 | 378 |
| 0 239 27 | 378 |
| 0 239 28 | 378 |
| 0 239 30 | 378 |
| 0 239 40 | 378 |
| 0 239 50 | 378 |
| 0 239 52 | 378 |
| 0 239 54 | 378 |
| 0 239 60 | 378 |
| 0 239 63 | 378 |
| 0 239 82 | 377 |
| 0 239 89 | 379 |
| 0 239 90 | 379 |
| 0 240 00 | 379 |
| 0 240 01 | 379 |
| 0 240 02 | 379 |
| 0 240 04 | 379 |
| 0 240 32 | 380 |
| 0 240 52 | 380 |
| 0 240 73 | 379 |
| 0 241 60 | 380 |
| 0 241 61 | 380 |
| 0 241 62 | 380 |
| 0 241 64 | 380 |
| 0 241 87 | 382 |
| 0 241 90 | 382 |
| 0 242 00 | 382 |
| 0 242 02 | 382 |
| 0 242 03 | 382 |
| 0 242 04 | 382 |
| 0 242 05 | 382 |
| 0 242 41 | 382 |
| 0 242 42 | 382 |
| 0 242 71 | 382 |
| 0 242 72 | 382 |
| 0 243 00 | 383 |
| 0 243 01 | 383 |
| 0 243 03 | 383 |
| 0 243 04 | 383 |
| 0 243 08 | 383 |
| 0 243 09 | 383 |
| 0 243 15 | 383 |
| 0 243 16 | 383 |
| 0 243 18 | 383 |
| 0 243 19 | 383 |
| 0 243 30 | 383 |
| 0 243 32 | 383 |
| 0 243 43 | 383 |
| 0 243 44 | 383 |
| 0 246 00 | 380 |
| 0 246 01 | 380 |
| 0 246 02 | 380 |
| 0 246 03 | 380 |
| 0 246 04 | 380 |
| 0 246 10 | 380 |
| 0 246 11 | 380 |
| 0 246 12 | 380 |
| 0 246 13 | 380 |
| 0 246 14 | 380 |
| 0 260 60 | 58 |
| 0 260 61 | 58 |
| 0 260 64 | 58 |
| 0 260 65 | 58 |
| 0 260 88 | 62 |
| 0 260 92 | 62 |
| 0 260 93 | 62 |
| 0 260 94 | 62 |
| 0 260 95 | 62 |
| 0 260 96 | 62 |
| 0 260 97 | 62 |
| 0 260 98 | 62 |
| 0 261 23 | 61 |
| 0 261 27 | 61 |
| 0 261 36 | 163 |
| 0 261 40 | 59 |
| 0 261 44 | 59 |
| 0 261 54 | 61 |
| 0 261 56 | 55 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 261 56 | 63 |
| 0 261 56 | 159 |
| 0 261 56 | 163 |
| 0 261 58 | 59 |
| 0 261 58 | 61 |
| 0 261 59 | 59 |
| 0 261 59 | 61 |
| 0 261 60 | 79 |
| 0 261 60 | 81 |
| 0 262 25 | 59 |
| 0 262 25 | 61 |
| 0 262 30 | 59 |
| 0 262 39 | 79 |
| 0 262 39 | 229 |
| 0 262 39 | 242 |
| 0 262 39 | 253 |
| 0 262 40 | 59 |
| 0 262 41 | 59 |
| 0 262 44 | 59 |
| 0 262 45 | 59 |
| 0 262 45 | 81 |
| 0 262 47 | 59 |
| 0 262 48 | 59 |
| 0 262 48 | 81 |
| 0 262 49 | 59 |
| 0 262 49 | 81 |
| 0 262 50 | 59 |
| 0 262 50 | 81 |
| 0 262 51 | 59 |
| 0 262 51 | 81 |
| 0 262 60 | 61 |
| 0 262 61 | 61 |
| 0 262 64 | 61 |
| 0 262 65 | 61 |
| 0 262 66 | 61 |
| 0 262 67 | 61 |
| 0 262 68 | 61 |
| 0 262 69 | 61 |
| 0 262 70 | 61 |
| 0 262 73 | 61 |
| 0 262 74 | 61 |
| 0 262 81 | 59 |
| 0 262 82 | 59 |
| 0 262 83 | 61 |
| 0 262 84 | 61 |
| 0 262 87 | 79 |
| 0 262 88 | 79 |
| 0 262 93 | 59 |
| 0 262 93 | 61 |
| 0 262 94 | 59 |
| 0 262 94 | 61 |
| 0 263 48 | 59 |
| 0 263 48 | 61 |
| 0 263 50 | 59 |
| 0 263 50 | 81 |
| 0 263 51 | 59 |
| 0 263 51 | 81 |
| 0 263 52 | 59 |
| 0 263 52 | 81 |
| 0 263 53 | 59 |
| 0 263 53 | 81 |
| 0 263 80 | 61 |
| 0 263 81 | 61 |
| 0 263 82 | 61 |
| 0 263 83 | 61 |
| 0 263 98 | 59 |
| 0 263 99 | 61 |
| 0 264 09 | 59 |
| 0 265 74 | 59 |
| 0 265 74 | 61 |
| 0 265 75 | 59 |
| 0 265 75 | 61 |
| 0 265 76 | 59 |
| 0 265 76 | 61 |
| 0 265 77 | 59 |
| 0 265 78 | 59 |
| 0 265 79 | 61 |
| 0 265 80 | 61 |
| 0 266 02 | 79 |
| 0 266 03 | 79 |
| 0 266 06 | 79 |
| 0 266 07 | 79 |
| 0 266 12 | 79 |
| 0 266 13 | 79 |
| 0 266 16 | 79 |
| 0 266 17 | 79 |
| 0 266 60 | 81 |
| 0 266 61 | 81 |
| 0 266 62 | 81 |
| 0 266 63 | 81 |
| 0 266 64 | 81 |
| 0 266 65 | 81 |
| 0 266 66 | 81 |
| 0 266 67 | 81 |
| 0 266 86 | 79 |
| 0 266 86 | 81 |
| 0 266 87 | 79 |
| 0 266 87 | 81 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 266 89 | 79 |
| 0 266 89 | 81 |
| 0 266 97 | 81 |
| 0 273 22 | 79 |
| 0 280 24 | 28 |
| 0 280 25 | 28 |
| 0 280 26 | 28 |
| 0 280 27 | 28 |
| 0 280 28 | 28 |
| 0 280 30 | 28 |
| 0 280 31 | 28 |
| 0 280 32 | 28 |
| 0 280 33 | 28 |
| 0 280 34 | 28 |
| 0 280 35 | 30 |
| 0 280 41 | 30 |
| 0 280 47 | 29 |
| 0 280 50 | 29 |
| 0 280 51 | 29 |
| 0 280 52 | 29 |
| 0 280 53 | 29 |
| 0 280 56 | 29 |
| 0 280 57 | 29 |
| 0 280 58 | 29 |
| 0 280 59 | 29 |
| 0 280 65 | 29 |
| 0 280 81 | 28 |
| 0 280 82 | 28 |
| 0 280 83 | 28 |
| 0 280 84 | 28 |
| 0 280 85 | 28 |
| 0 280 86 | 28 |
| 0 280 87 | 28 |
| 0 280 88 | 28 |
| 0 280 89 | 28 |
| 0 280 90 | 28 |
| 0 280 91 | 29 |
| 0 280 92 | 29 |
| 0 281 20 | 30 |
| 0 281 21 | 30 |
| 0 281 23 | 30 |
| 0 281 26 | 30 |
| 0 281 27 | 30 |
| 0 281 29 | 30 |
| 0 281 31 | 30 |
| 0 281 32 | 30 |
| 0 281 34 | 30 |
| 0 281 36 | 30 |
| 0 281 37 | 30 |
| 0 281 39 | 30 |
| 0 281 47 | 30 |
| 0 281 48 | 30 |
| 0 281 49 | 30 |
| 0 281 50 | 30 |
| 0 281 51 | 30 |
| 0 281 52 | 30 |
| 0 281 53 | 28 |
| 0 281 54 | 28 |
| 0 281 55 | 30 |
| 0 281 56 | 30 |
| 0 281 57 | 30 |
| 0 281 58 | 30 |
| 0 281 59 | 30 |
| 0 281 60 | 30 |
| 0 281 64 | 28 |
| 0 281 65 | 28 |
| 0 281 66 | 28 |
| 0 281 70 | 28 |
| 0 281 71 | 28 |
| 0 281 72 | 28 |
| 0 281 73 | 30 |
| 0 281 74 | 30 |
| 0 281 75 | 30 |
| 0 281 77 | 30 |
| 0 281 78 | 30 |
| 0 281 79 | 30 |
| 0 281 80 | 30 |
| 0 281 81 | 30 |
| 0 281 82 | 30 |
| 0 281 83 | 30 |
| 0 281 84 | 30 |
| 0 281 87 | 30 |
| 0 281 88 | 30 |
| 0 281 90 | 35 |
| 0 281 99 | 28 |
| 0 286 21 | 31 |
| 0 286 22 | 31 |
| 0 286 23 | 31 |
| 0 286 24 | 31 |
| 0 286 25 | 31 |
| 0 286 26 | 31 |
| 0 286 27 | 31 |
| 0 286 28 | 31 |
| 0 286 31 | 31 |
| 0 286 32 | 31 |
| 0 286 33 | 31 |
| 0 286 34 | 31 |
| 0 286 35 | 31 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 286 36 | 31 |
| 0 286 37 | 31 |
| 0 286 38 | 31 |
| 0 286 41 | 31 |
| 0 286 42 | 31 |
| 0 286 43 | 31 |
| 0 286 44 | 31 |
| 0 286 45 | 31 |
| 0 286 46 | 31 |
| 0 286 47 | 31 |
| 0 286 48 | 31 |
| 0 286 51 | 31 |
| 0 286 52 | 31 |
| 0 286 53 | 31 |
| 0 286 54 | 31 |
| 0 286 55 | 31 |
| 0 286 56 | 31 |
| 0 286 57 | 31 |
| 0 286 58 | 31 |
| 0 286 61 | 31 |
| 0 286 62 | 31 |
| 0 286 63 | 31 |
| 0 286 64 | 31 |
| 0 286 65 | 31 |
| 0 286 66 | 31 |
| 0 286 67 | 31 |
| 0 286 68 | 31 |
| 0 286 71 | 31 |
| 0 286 72 | 31 |
| 0 286 73 | 31 |
| 0 286 74 | 31 |
| 0 286 75 | 31 |
| 0 286 76 | 31 |
| 0 286 77 | 31 |
| 0 286 78 | 31 |
| 0 286 83 | 33 |
| 0 286 84 | 33 |
| 0 286 85 | 33 |
| 0 286 86 | 33 |
| 0 286 87 | 33 |
| 0 286 88 | 33 |
| 0 286 93 | 33 |
| 0 286 94 | 33 |
| 0 286 95 | 33 |
| 0 286 96 | 33 |
| 0 286 97 | 33 |
| 0 286 98 | 33 |
| 0 287 21 | 31 |
| 0 287 22 | 31 |
| 0 287 23 | 31 |
| 0 287 24 | 31 |
| 0 287 25 | 31 |
| 0 287 26 | 31 |
| 0 287 27 | 31 |
| 0 287 28 | 31 |
| 0 287 31 | 31 |
| 0 287 32 | 31 |
| 0 287 33 | 31 |
| 0 287 34 | 31 |
| 0 287 35 | 31 |
| 0 287 36 | 31 |
| 0 287 37 | 31 |
| 0 287 38 | 31 |
| 0 287 41 | 31 |
| 0 287 42 | 31 |
| 0 287 43 | 31 |
| 0 287 44 | 31 |
| 0 287 45 | 31 |
| 0 287 46 | 31 |
| 0 287 47 | 31 |
| 0 287 48 | 31 |
| 0 287 51 | 31 |
| 0 287 52 | 31 |
| 0 287 53 | 31 |
| 0 287 54 | 31 |
| 0 287 55 | 31 |
| 0 287 56 | 31 |
| 0 287 57 | 31 |
| 0 287 58 | 31 |
| 0 287 61 | 31 |
| 0 287 62 | 31 |
| 0 287 63 | 31 |
| 0 287 64 | 31 |
| 0 287 65 | 31 |
| 0 287 66 | 31 |
| 0 287 67 | 31 |
| 0 287 68 | 31 |
| 0 287 71 | 31 |
| 0 287 72 | 31 |
| 0 287 73 | 31 |
| 0 287 74 | 31 |
| 0 287 75 | 31 |
| 0 287 76 | 31 |
| 0 287 77 | 31 |
| 0 287 78 | 31 |
| 0 287 83 | 33 |
| 0 287 84 | 33 |
| 0 287 85 | 33 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 287 86 | 33 |
| 0 287 87 | 33 |
| 0 287 88 | 33 |
| 0 287 93 | 33 |
| 0 287 94 | 33 |
| 0 287 95 | 33 |
| 0 287 96 | 33 |
| 0 287 97 | 33 |
| 0 287 98 | 33 |
| 0 288 00 | 32 |
| 0 288 01 | 32 |
| 0 288 02 | 32 |
| 0 288 03 | 32 |
| 0 288 04 | 32 |
| 0 288 05 | 32 |
| 0 288 05 | 163 |
| 0 288 06 | 32 |
| 0 288 10 | 32 |
| 0 288 11 | 32 |
| 0 288 12 | 32 |
| 0 288 13 | 33 |
| 0 288 14 | 34 |
| 0 288 15 | 34 |
| 0 288 16 | 33 |
| 0 288 20 | 34 |
| 0 288 21 | 34 |
| 0 288 22 | 34 |
| 0 288 23 | 34 |
| 0 288 24 | 34 |
| 0 288 25 | 34 |
| 0 288 26 | 34 |
| 0 288 28 | 34 |
| 0 288 30 | 34 |
| 0 288 31 | 34 |
| 0 288 32 | 34 |
| 0 288 33 | 34 |
| 0 288 34 | 33 |
| 0 288 35 | 33 |
| 0 288 36 | 33 |
| 0 288 37 | 33 |
| 0 288 38 | 33 |
| 0 288 41 | 33 |
| 0 288 42 | 33 |
| 0 288 43 | 33 |
| 0 288 44 | 33 |
| 0 288 45 | 33 |
| 0 288 48 | 33 |
| 0 288 49 | 33 |
| 0 288 50 | 33 |
| 0 288 51 | 33 |
| 0 288 52 | 33 |
| 0 288 55 | 33 |
| 0 288 56 | 33 |
| 0 288 57 | 33 |
| 0 288 58 | 33 |
| 0 288 59 | 33 |
| 0 288 62 | 30 |
| 0 288 62 | 33 |
| 0 288 63 | 30 |
| 0 288 63 | 33 |
| 0 288 64 | 35 |
| 0 288 65 | 35 |
| 0 288 66 | 35 |
| 0 288 79 | 34 |
| 0 288 82 | 34 |
| 0 288 83 | 34 |
| 0 288 84 | 34 |
| 0 288 85 | 34 |
| 0 288 86 | 34 |
| 0 288 87 | 34 |
| 0 288 88 | 34 |
| 0 288 89 | 34 |
| 0 288 90 | 34 |
| 0 288 91 | 34 |
| 0 288 92 | 34 |
| 0 288 93 | 34 |
| 0 288 94 | 34 |
| 0 288 95 | 34 |
| 0 288 96 | 34 |
| 0 288 97 | 34 |
| 0 289 02 | 34 |
| 0 289 03 | 34 |
| 0 289 04 | 34 |
| 0 289 05 | 34 |
| 0 289 09 | 34 |
| 0 289 10 | 34 |
| 0 289 11 | 34 |
| 0 289 12 | 34 |
| 0 289 13 | 34 |
| 0 289 14 | 34 |
| 0 289 15 | 34 |
| 0 289 16 | 34 |
| 0 289 17 | 35 |
| 0 289 18 | 35 |
| 0 289 20 | 35 |
| 0 289 21 | 35 |
| 0 289 22 | 35 |
| 0 289 23 | 35 |




Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 289 24 | 35 |
| 0 289 25 | 35 |
| 0 289 50 | 32 |
| 0 289 51 | 32 |
| 0 289 52 | 32 |
| 0 289 53 | 32 |
| 0 289 60 | 32 |
| 0 289 61 | 32 |
| 0 289 62 | 32 |
| 0 289 63 | 32 |
| 0 289 70 | 33 |
| 0 289 71 | 33 |
| 0 289 77 | 33 |
| 0 289 78 | 33 |
| **03** | |
| 0 300 04 | 699 |
| 0 300 07 | 698 |
| 0 300 08 | 698 |
| 0 300 14 | 698 |
| 0 300 15 | 698 |
| 0 300 17 | 701 |
| 0 300 20 | 699 |
| 0 300 21 | 700 |
| 0 300 26 | 700 |
| 0 300 27 | 701 |
| 0 300 33 | 703 |
| 0 300 98 | 694 |
| 0 300 99 | 694 |
| 0 301 14 | 702 |
| 0 301 91 | 699 |
| 0 301 93 | 699 |
| 0 301 94 | 699 |
| 0 302 07 | 699 |
| 0 302 07 | 700 |
| 0 302 08 | 701 |
| 0 302 09 | 700 |
| 0 302 09 | 702 |
| 0 302 16 | 701 |
| 0 302 18 | 703 |
| 0 302 21 | 698 |
| 0 302 23 | 698 |
| 0 302 24 | 698 |
| 0 302 26 | 702 |
| 0 302 36 | 700 |
| 0 302 51 | 698 |
| 0 302 53 | 698 |
| 0 302 54 | 698 |
| 0 302 71 | 701 |
| 0 302 73 | 701 |
| 0 302 74 | 701 |
| 0 302 81 | 701 |
| 0 302 83 | 701 |
| 0 302 90 | 700 |
| 0 302 90 | 702 |
| 0 302 91 | 700 |
| 0 302 91 | 702 |
| 0 302 92 | 700 |
| 0 302 92 | 702 |
| 0 302 93 | 700 |
| 0 302 93 | 702 |
| 0 302 95 | 700 |
| 0 302 95 | 702 |
| 0 303 00 | 703 |
| 0 303 01 | 703 |
| 0 303 02 | 703 |
| 0 303 03 | 703 |
| 0 303 05 | 703 |
| 0 303 16 | 698 |
| 0 303 16 | 699 |
| 0 303 16 | 700 |
| 0 303 16 | 701 |
| 0 303 26 | 699 |
| 0 303 26 | 700 |
| 0 303 26 | 701 |
| 0 303 26 | 702 |
| 0 303 26 | 703 |
| 0 303 36 | 700 |
| 0 303 36 | 702 |
| 0 303 36 | 703 |
| 0 303 77 | 700 |
| 0 303 79 | 702 |
| 0 303 79 | 703 |
| 0 307 87 | 770 |
| 0 307 87 | 771 |
| 0 308 04 | 700 |
| 0 310 69 | 770 |
| 0 310 69 | 771 |
| 0 312 02 | 698 |
| 0 312 03 | 698 |
| 0 312 04 | 699 |
| 0 312 05 | 699 |
| 0 312 07 | 700 |
| 0 312 08 | 700 |
| 0 312 09 | 701 |
| 0 312 11 | 701 |
| 0 314 04 | 541 |
| 0 314 04 | 698 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 314 04 | 699 |
| 0 314 06 | 541 |
| 0 314 06 | 699 |
| 0 314 07 | 541 |
| 0 314 08 | 541 |
| 0 314 08 | 701 |
| 0 314 08 | 702 |
| 0 314 08 | 703 |
| 0 314 14 | 541 |
| 0 314 14 | 698 |
| 0 314 14 | 699 |
| 0 314 16 | 541 |
| 0 314 16 | 699 |
| 0 314 18 | 541 |
| 0 314 18 | 701 |
| 0 314 18 | 702 |
| 0 314 18 | 703 |
| 0 314 56 | 541 |
| 0 314 56 | 700 |
| 0 314 57 | 541 |
| 0 314 59 | 541 |
| 0 314 66 | 541 |
| 0 314 66 | 700 |
| 0 315 50 | 555 |
| 0 315 51 | 555 |
| 0 315 54 | 555 |
| 0 315 55 | 555 |
| 0 315 56 | 555 |
| 0 315 57 | 555 |
| 0 315 58 | 555 |
| 0 315 59 | 555 |
| 0 318 00 | 351 |
| 0 318 01 | 351 |
| 0 318 02 | 351 |
| 0 318 03 | 351 |
| 0 318 04 | 351 |
| 0 318 05 | 351 |
| 0 318 06 | 351 |
| 0 318 07 | 351 |
| 0 318 08 | 351 |
| 0 318 09 | 351 |
| 0 318 11 | 351 |
| 0 318 12 | 351 |
| 0 318 13 | 351 |
| 0 318 14 | 351 |
| 0 318 15 | 351 |
| 0 318 16 | 351 |
| 0 318 20 | 351 |
| 0 318 21 | 351 |
| 0 318 22 | 351 |
| 0 318 23 | 351 |
| 0 318 24 | 351 |
| 0 318 25 | 351 |
| 0 318 26 | 351 |
| 0 318 27 | 351 |
| 0 318 28 | 351 |
| 0 318 29 | 351 |
| 0 318 31 | 351 |
| 0 318 32 | 351 |
| 0 318 33 | 351 |
| 0 318 34 | 351 |
| 0 318 35 | 351 |
| 0 318 36 | 351 |
| 0 318 48 | 351 |
| 0 319 00 | 352 |
| 0 319 02 | 352 |
| 0 319 10 | 353 |
| 0 319 13 | 353 |
| 0 319 16 | 353 |
| 0 319 19 | 353 |
| 0 319 20 | 353 |
| 0 319 21 | 353 |
| 0 319 22 | 353 |
| 0 319 25 | 353 |
| 0 319 28 | 353 |
| 0 319 29 | 353 |
| 0 319 30 | 353 |
| 0 319 32 | 353 |
| 0 319 50 | 353 |
| 0 319 53 | 353 |
| 0 319 55 | 351 |
| 0 319 58 | 351 |
| 0 319 59 | 352 |
| 0 319 59 | 353 |
| 0 319 63 | 352 |
| 0 319 64 | 352 |
| 0 319 96 | 353 |
| 0 320 61 | 351 |
| 0 320 63 | 351 |
| 0 320 65 | 351 |
| 0 320 72 | 351 |
| 0 320 76 | 351 |
| 0 320 85 | 351 |
| 0 320 88 | 351 |
| 0 321 00 | 662 |
| 0 321 02 | 662 |
| 0 321 04 | 662 |
| 0 321 06 | 662 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 321 07 | 663 |
| 0 321 10 | 662 |
| 0 321 11 | 662 |
| 0 321 12 | 662 |
| 0 321 13 | 662 |
| 0 321 14 | 662 |
| 0 321 15 | 662 |
| 0 321 16 | 662 |
| 0 321 17 | 662 |
| 0 321 20 | 662 |
| 0 321 21 | 662 |
| 0 321 23 | 662 |
| 0 321 24 | 662 |
| 0 321 25 | 662 |
| 0 321 27 | 662 |
| 0 321 28 | 662 |
| 0 321 29 | 662 |
| 0 321 30 | 662 |
| 0 321 31 | 662 |
| 0 321 32 | 662 |
| 0 321 33 | 662 |
| 0 321 33 | 663 |
| 0 321 34 | 662 |
| 0 321 34 | 663 |
| 0 321 40 | 663 |
| 0 321 41 | 663 |
| 0 321 42 | 663 |
| 0 321 43 | 663 |
| 0 321 44 | 663 |
| 0 321 45 | 663 |
| 0 321 46 | 663 |
| 0 321 47 | 663 |
| 0 321 48 | 663 |
| 0 321 49 | 663 |
| 0 321 50 | 664 |
| 0 321 51 | 664 |
| 0 321 52 | 664 |
| 0 321 53 | 664 |
| 0 321 54 | 664 |
| 0 321 55 | 664 |
| 0 321 56 | 664 |
| 0 321 57 | 664 |
| 0 321 58 | 664 |
| 0 321 61 | 662 |
| 0 321 62 | 662 |
| 0 321 63 | 662 |
| 0 321 64 | 662 |
| 0 321 65 | 662 |
| 0 321 66 | 662 |
| 0 321 67 | 662 |
| 0 321 71 | 662 |
| 0 321 72 | 662 |
| 0 321 73 | 662 |
| 0 321 74 | 662 |
| 0 321 80 | 663 |
| 0 321 81 | 663 |
| 0 321 82 | 663 |
| 0 321 83 | 663 |
| 0 321 84 | 663 |
| 0 321 85 | 663 |
| 0 321 86 | 663 |
| 0 321 87 | 663 |
| 0 321 90 | 664 |
| 0 321 91 | 664 |
| 0 321 92 | 664 |
| 0 321 93 | 664 |
| 0 321 94 | 664 |
| 0 321 95 | 664 |
| 0 321 96 | 664 |
| 0 321 97 | 664 |
| 0 321 98 | 664 |
| 0 321 99 | 664 |
| 0 322 10 | 665 |
| 0 322 11 | 665 |
| 0 322 12 | 665 |
| 0 322 13 | 665 |
| 0 322 14 | 665 |
| 0 322 15 | 665 |
| 0 322 20 | 665 |
| 0 322 21 | 665 |
| 0 322 22 | 665 |
| 0 322 23 | 665 |
| 0 322 24 | 665 |
| 0 322 30 | 665 |
| 0 322 31 | 665 |
| 0 322 32 | 665 |
| 0 322 33 | 665 |
| 0 322 34 | 665 |
| 0 322 40 | 665 |
| 0 322 41 | 665 |
| 0 322 42 | 665 |
| 0 322 43 | 665 |
| 0 322 44 | 665 |
| 0 322 45 | 665 |
| 0 322 46 | 665 |
| 0 322 47 | 665 |
| 0 322 48 | 665 |
| 0 322 49 | 665 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 322 70 | 665 |
| 0 322 71 | 665 |
| 0 322 72 | 665 |
| 0 322 73 | 665 |
| 0 322 74 | 665 |
| 0 322 75 | 665 |
| 0 322 76 | 665 |
| 0 322 77 | 665 |
| 0 322 78 | 665 |
| 0 322 80 | 665 |
| 0 322 81 | 665 |
| 0 322 82 | 665 |
| 0 322 83 | 665 |
| 0 322 84 | 665 |
| 0 322 85 | 665 |
| 0 324 01 | 666 |
| 0 324 02 | 666 |
| 0 324 03 | 666 |
| 0 324 04 | 666 |
| 0 324 05 | 666 |
| 0 324 11 | 666 |
| 0 324 12 | 666 |
| 0 324 13 | 666 |
| 0 324 14 | 666 |
| 0 324 15 | 666 |
| 0 324 21 | 666 |
| 0 324 22 | 666 |
| 0 324 23 | 666 |
| 0 324 24 | 666 |
| 0 324 25 | 666 |
| 0 324 31 | 666 |
| 0 324 32 | 666 |
| 0 324 33 | 666 |
| 0 324 34 | 666 |
| 0 324 35 | 666 |
| 0 324 41 | 666 |
| 0 324 42 | 666 |
| 0 324 43 | 666 |
| 0 324 44 | 666 |
| 0 324 45 | 666 |
| 0 324 51 | 666 |
| 0 324 52 | 666 |
| 0 324 53 | 666 |
| 0 324 54 | 666 |
| 0 324 55 | 666 |
| 0 325 02 | 667 |
| 0 325 03 | 667 |
| 0 325 04 | 667 |
| 0 325 05 | 667 |
| 0 325 06 | 667 |
| 0 325 07 | 667 |
| 0 325 08 | 667 |
| 0 325 09 | 667 |
| 0 325 10 | 667 |
| 0 325 11 | 667 |
| 0 325 12 | 667 |
| 0 325 13 | 667 |
| 0 325 14 | 667 |
| 0 325 15 | 667 |
| 0 325 23 | 667 |
| 0 325 24 | 667 |
| 0 325 25 | 667 |
| 0 325 37 | 667 |
| 0 325 38 | 667 |
| 0 325 39 | 667 |
| 0 325 40 | 667 |
| 0 325 41 | 667 |
| 0 325 42 | 667 |
| 0 325 43 | 666 |
| 0 325 44 | 666 |
| 0 325 45 | 666 |
| 0 325 46 | 666 |
| 0 325 47 | 666 |
| 0 325 48 | 666 |
| 0 325 50 | 667 |
| 0 325 51 | 667 |
| 0 325 52 | 667 |
| 0 325 53 | 667 |
| 0 325 55 | 667 |
| 0 326 00 | 668 |
| 0 326 01 | 668 |
| 0 326 02 | 668 |
| 0 326 03 | 668 |
| 0 326 04 | 668 |
| 0 326 05 | 668 |
| 0 326 06 | 668 |
| 0 326 07 | 668 |
| 0 326 08 | 668 |
| 0 326 09 | 668 |
| 0 326 10 | 668 |
| 0 326 11 | 668 |
| 0 326 12 | 668 |
| 0 326 13 | 668 |
| 0 326 14 | 668 |
| 0 326 15 | 668 |
| 0 326 16 | 668 |
| 0 326 17 | 668 |
| 0 326 24 | 665 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 326 26 | 665 |
| 0 326 28 | 668 |
| 0 326 29 | 668 |
| 0 326 30 | 668 |
| 0 326 31 | 668 |
| 0 326 32 | 668 |
| 0 326 33 | 668 |
| 0 326 34 | 668 |
| 0 326 35 | 668 |
| 0 326 36 | 668 |
| 0 326 37 | 668 |
| 0 326 65 | 666 |
| 0 326 66 | 666 |
| 0 326 67 | 666 |
| 0 326 68 | 666 |
| 0 326 71 | 665 |
| 0 326 86 | 668 |
| 0 326 87 | 668 |
| 0 326 88 | 668 |
| 0 326 89 | 668 |
| 0 326 92 | 668 |
| 0 326 95 | 668 |
| 0 326 96 | 668 |
| 0 326 97 | 668 |
| 0 326 98 | 668 |
| 0 326 99 | 668 |
| 0 327 37 | 659 |
| 0 327 44 | 665 |
| 0 327 45 | 660 |
| 0 327 46 | 660 |
| 0 327 47 | 660 |
| 0 327 48 | 660 |
| 0 327 50 | 658 |
| 0 327 51 | 658 |
| 0 327 52 | 658 |
| 0 327 53 | 658 |
| 0 327 54 | 654 |
| 0 327 55 | 654 |
| 0 327 56 | 654 |
| 0 327 58 | 654 |
| 0 327 59 | 654 |
| 0 327 60 | 660 |
| 0 327 76 | 654 |
| 0 327 77 | 650 |
| 0 327 78 | 650 |
| 0 327 82 | 650 |
| 0 327 83 | 660 |
| 0 328 28 | 650 |
| 0 328 49 | 650 |
| 0 328 50 | 658 |
| 0 328 53 | 658 |
| 0 328 56 | 654 |
| 0 328 57 | 654 |
| 0 328 61 | 654 |
| 0 328 78 | 650 |
| 0 328 82 | 650 |
| 0 328 86 | 654 |
| 0 330 48 | 665 |
| 0 330 49 | 665 |
| 0 330 61 | 668 |
| 0 330 63 | 668 |
| 0 330 65 | 668 |
| 0 330 69 | 668 |
| 0 330 70 | 668 |
| 0 330 71 | 668 |
| 0 330 72 | 668 |
| 0 330 73 | 668 |
| 0 330 75 | 668 |
| 0 330 76 | 668 |
| 0 330 80 | 668 |
| 0 330 81 | 668 |
| 0 330 82 | 668 |
| 0 331 00 | 665 |
| 0 331 27 | 665 |
| 0 331 47 | 665 |
| 0 331 54 | 651 |
| 0 331 55 | 651 |
| 0 331 80 | 659 |
| 0 331 81 | 655 |
| 0 332 60 | 660 |
| 0 332 61 | 660 |
| 0 332 62 | 660 |
| 0 333 15 | 699 |
| 0 333 16 | 699 |
| 0 333 17 | 699 |
| 0 333 25 | 700 |
| 0 333 26 | 700 |
| 0 333 27 | 700 |
| 0 333 28 | 700 |
| 0 333 30 | 700 |
| 0 334 90 | 659 |
| 0 334 91 | 659 |
| 0 334 92 | 659 |
| 0 335 03 | 659 |
| 0 335 08 | 659 |
| 0 335 79 | 661 |
| 0 336 00 | 699 |
| 0 336 02 | 698 |
| 0 336 03 | 698 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 336 04 | 700 |
| 0 336 04 | 701 |
| 0 336 06 | 699 |
| 0 336 06 | 700 |
| 0 336 06 | 701 |
| 0 336 08 | 700 |
| 0 336 08 | 702 |
| 0 336 09 | 703 |
| 0 337 03 | 647 |
| 0 337 04 | 647 |
| 0 337 50 | 656 |
| 0 337 51 | 656 |
| 0 337 53 | 657 |
| 0 337 54 | 657 |
| 0 337 55 | 646 |
| 0 337 55 | 649 |
| 0 337 55 | 653 |
| 0 337 55 | 657 |
| 0 337 55 | 663 |
| 0 337 56 | 646 |
| 0 337 56 | 649 |
| 0 337 56 | 653 |
| 0 337 56 | 657 |
| 0 337 57 | 638 |
| 0 337 57 | 646 |
| 0 337 57 | 649 |
| 0 337 57 | 653 |
| 0 337 57 | 657 |
| 0 337 57 | 663 |
| 0 337 58 | 646 |
| 0 337 58 | 649 |
| 0 337 58 | 653 |
| 0 337 58 | 657 |
| 0 337 59 | 646 |
| 0 337 59 | 649 |
| 0 337 59 | 653 |
| 0 337 59 | 657 |
| 0 337 60 | 652 |
| 0 337 61 | 652 |
| 0 337 62 | 652 |
| 0 337 63 | 653 |
| 0 337 64 | 653 |
| 0 337 65 | 653 |
| 0 337 70 | 647 |
| 0 337 72 | 647 |
| 0 337 73 | 648 |
| 0 337 75 | 648 |
| 0 337 82 | 645 |
| 0 337 85 | 646 |
| 0 337 88 | 647 |
| 0 337 90 | 645 |
| 0 337 90 | 648 |
| 0 337 90 | 652 |
| 0 337 90 | 656 |
| 0 337 91 | 645 |
| 0 337 91 | 648 |
| 0 337 91 | 652 |
| 0 337 91 | 656 |
| 0 337 92 | 646 |
| 0 337 92 | 648 |
| 0 337 92 | 653 |
| 0 337 92 | 657 |
| 0 337 93 | 648 |
| 0 337 93 | 652 |
| 0 337 93 | 656 |
| 0 337 94 | 648 |
| 0 337 94 | 653 |
| 0 337 94 | 657 |
| 0 337 95 | 649 |
| 0 337 95 | 653 |
| 0 337 95 | 657 |
| 0 337 98 | 648 |
| 0 337 98 | 652 |
| 0 337 98 | 656 |
| 0 337 98 | 678 |
| 0 337 99 | 648 |
| 0 337 99 | 652 |
| 0 337 99 | 656 |
| 0 337 99 | 678 |
| 0 340 00 | 555 |
| 0 340 01 | 555 |
| 0 340 02 | 555 |
| 0 340 03 | 555 |
| 0 340 04 | 555 |
| 0 340 42 | 555 |
| 0 340 43 | 555 |
| 0 340 44 | 555 |
| 0 340 45 | 555 |
| 0 342 53 | 555 |
| 0 342 54 | 555 |
| 0 342 70 | 555 |
| 0 342 71 | 555 |
| 0 342 72 | 555 |
| 0 342 73 | 555 |
| 0 342 74 | 555 |
| 0 342 75 | 555 |
| 0 342 76 | 555 |
| 0 342 77 | 555 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 342 78 | 555 |
| 0 343 89 | 366 |
| 0 344 18 | 324 |
| 0 348 04 | 327 |
| 0 348 17 | 327 |
| 0 348 34 | 327 |
| 0 348 47 | 327 |
| 0 348 48 | 675 |
| 0 348 51 | 327 |
| 0 349 50 | 324 |
| 0 350 00 | 550 |
| 0 350 93 | 550 |
| 0 353 07 | 327 |
| 0 353 08 | 327 |
| 0 358 02 | 550 |
| 0 358 11 | 550 |
| 0 358 12 | 550 |
| 0 358 13 | 550 |
| 0 358 15 | 550 |
| 0 359 46 | 550 |
| 0 359 56 | 550 |
| 0 359 66 | 550 |
| 0 359 79 | 550 |
| 0 359 86 | 550 |
| 0 360 44 | 326 |
| 0 360 45 | 326 |
| 0 360 49 | 326 |
| 0 360 52 | 326 |
| 0 360 54 | 326 |
| 0 360 55 | 326 |
| 0 360 56 | 326 |
| 0 360 57 | 326 |
| 0 360 58 | 326 |
| 0 360 59 | 326 |
| 0 360 61 | 326 |
| 0 360 64 | 326 |
| 0 360 69 | 326 |
| 0 360 70 | 326 |
| 0 360 71 | 326 |
| 0 361 00 | 326 |
| 0 361 01 | 326 |
| 0 361 02 | 326 |
| 0 361 03 | 326 |
| 0 361 05 | 326 |
| 0 361 06 | 326 |
| 0 361 09 | 326 |
| 0 361 10 | 326 |
| 0 361 51 | 326 |
| 0 361 52 | 326 |
| 0 361 53 | 326 |
| 0 361 54 | 326 |
| 0 361 55 | 326 |
| 0 361 56 | 326 |
| 0 361 58 | 326 |
| 0 362 03 | 356 |
| 0 362 05 | 356 |
| 0 362 07 | 232 |
| 0 362 07 | 244 |
| 0 362 07 | 259 |
| 0 362 07 | 356 |
| 0 362 08 | 232 |
| 0 362 08 | 244 |
| 0 362 08 | 259 |
| 0 362 08 | 356 |
| 0 362 12 | 244 |
| 0 362 12 | 259 |
| 0 362 12 | 356 |
| 0 362 13 | 244 |
| 0 362 13 | 259 |
| 0 362 13 | 356 |
| 0 362 42 | 323 |
| 0 362 44 | 323 |
| 0 362 50 | 323 |
| 0 362 51 | 323 |
| 0 362 52 | 323 |
| 0 362 55 | 323 |
| 0 362 56 | 323 |
| 0 362 61 | 323 |
| 0 362 63 | 323 |
| 0 362 64 | 323 |
| 0 362 71 | 323 |
| 0 362 72 | 323 |
| 0 362 86 | 324 |
| 0 362 87 | 324 |
| 0 362 91 | 323 |
| 0 362 92 | 323 |
| 0 362 93 | 323 |
| 0 362 94 | 323 |
| 0 362 95 | 323 |
| 0 362 96 | 324 |
| 0 362 97 | 324 |
| 0 363 00 | 320 |
| 0 363 01 | 320 |
| 0 363 13 | 327 |
| 0 363 92 | 324 |
| 0 364 01 | 320 |
| 0 364 08 | 323 |
| 0 364 09 | 323 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 364 40 | 231 |
| 0 364 41 | 231 |
| 0 364 54 | 675 |
| 0 364 66 | 335 |
| 0 364 66 | 358 |
| 0 364 78 | 358 |
| 0 364 79 | 358 |
| 0 364 97 | 227 |
| 0 364 97 | 323 |
| 0 364 98 | 323 |
| 0 365 13 | 323 |
| 0 365 30 | 320 |
| 0 365 35 | 320 |
| 0 365 40 | 320 |
| 0 365 42 | 320 |
| 0 365 42 | 323 |
| 0 365 45 | 320 |
| 0 365 51 | 320 |
| 0 365 52 | 320 |
| 0 365 53 | 320 |
| 0 365 54 | 320 |
| 0 365 56 | 320 |
| 0 365 57 | 320 |
| 0 365 64 | 320 |
| 0 365 74 | 327 |
| 0 365 79 | 327 |
| 0 365 80 | 217 |
| 0 365 81 | 217 |
| 0 365 81 | 327 |
| 0 365 82 | 217 |
| 0 365 82 | 220 |
| 0 365 82 | 228 |
| 0 365 82 | 327 |
| 0 365 97 | 327 |
| 0 366 38 | 357 |
| 0 366 39 | 357 |
| 0 366 42 | 356 |
| 0 367 74 | 232 |
| 0 367 74 | 277 |
| 0 367 75 | 277 |
| 0 367 80 | 326 |
| 0 367 81 | 326 |
| 0 367 82 | 326 |
| 0 367 83 | 326 |
| 0 367 84 | 326 |
| 0 368 04 | 320 |
| 0 368 04 | 323 |
| 0 368 05 | 320 |
| 0 368 05 | 323 |
| 0 368 07 | 323 |
| 0 368 13 | 320 |
| 0 368 18 | 320 |
| 0 368 20 | 320 |
| 0 368 20 | 323 |
| 0 368 22 | 320 |
| 0 368 22 | 323 |
| 0 368 24 | 320 |
| 0 368 26 | 320 |
| 0 368 26 | 323 |
| 0 368 43 | 320 |
| 0 369 10 | 320 |
| 0 369 12 | 320 |
| 0 369 17 | 320 |
| 0 369 18 | 320 |
| 0 369 19 | 320 |
| 0 369 25 | 320 |
| 0 369 26 | 320 |
| 0 369 30 | 320 |
| 0 369 31 | 320 |
| 0 369 33 | 320 |
| 0 369 37 | 320 |
| 0 369 38 | 320 |
| 0 369 39 | 320 |
| 0 369 43 | 320 |
| 0 369 55 | 320 |
| 0 369 57 | 320 |
| 0 369 62 | 320 |
| 0 369 64 | 320 |
| 0 369 75 | 320 |
| 0 369 77 | 320 |
| 0 371 00 | 332 |
| 0 371 01 | 332 |
| 0 371 02 | 332 |
| 0 371 03 | 332 |
| 0 371 04 | 332 |
| 0 371 05 | 332 |
| 0 371 08 | 332 |
| 0 371 20 | 332 |
| 0 371 21 | 332 |
| 0 371 30 | 332 |
| 0 371 31 | 332 |
| 0 371 51 | 332 |
| 0 371 51 | 333 |
| 0 371 52 | 332 |
| 0 371 52 | 333 |
| 0 371 53 | 333 |
| 0 371 54 | 333 |
| 0 371 55 | 333 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 371 56 | 333 |
| 0 371 60 | 332 |
| 0 371 61 | 332 |
| 0 371 62 | 332 |
| 0 371 63 | 332 |
| 0 371 64 | 332 |
| 0 371 65 | 332 |
| 0 371 66 | 332 |
| 0 371 67 | 332 |
| 0 371 68 | 332 |
| 0 371 69 | 332 |
| 0 371 70 | 332 |
| 0 371 71 | 332 |
| 0 371 72 | 332 |
| 0 371 73 | 332 |
| 0 371 74 | 332 |
| 0 371 75 | 332 |
| 0 371 76 | 332 |
| 0 371 77 | 332 |
| 0 371 78 | 332 |
| 0 371 79 | 332 |
| 0 371 80 | 333 |
| 0 371 81 | 333 |
| 0 371 82 | 333 |
| 0 371 83 | 333 |
| 0 371 84 | 333 |
| 0 371 87 | 333 |
| 0 371 98 | 332 |
| 0 371 99 | 332 |
| 0 372 00 | 334 |
| 0 372 01 | 334 |
| 0 372 02 | 334 |
| 0 372 03 | 334 |
| 0 372 20 | 334 |
| 0 372 40 | 334 |
| 0 372 43 | 334 |
| 0 372 46 | 334 |
| 0 372 56 | 334 |
| 0 372 60 | 334 |
| 0 372 61 | 334 |
| 0 372 62 | 334 |
| 0 372 63 | 334 |
| 0 372 64 | 334 |
| 0 372 67 | 334 |
| 0 372 68 | 334 |
| 0 372 69 | 334 |
| 0 372 70 | 334 |
| 0 372 71 | 334 |
| 0 372 72 | 334 |
| 0 372 73 | 334 |
| 0 372 81 | 334 |
| 0 372 83 | 334 |
| 0 372 84 | 334 |
| 0 372 86 | 334 |
| 0 372 99 | 277 |
| 0 373 00 | 217 |
| 0 373 00 | 220 |
| 0 373 01 | 232 |
| 0 373 02 | 232 |
| 0 373 08 | 272 |
| 0 373 10 | 276 |
| 0 373 11 | 276 |
| 0 373 11 | 277 |
| 0 373 12 | 260 |
| 0 373 13 | 260 |
| 0 373 14 | 276 |
| 0 373 15 | 276 |
| 0 373 20 | 276 |
| 0 373 21 | 276 |
| 0 373 22 | 276 |
| 0 373 23 | 276 |
| 0 373 24 | 276 |
| 0 373 25 | 276 |
| 0 373 49 | 232 |
| 0 373 50 | 290 |
| 0 373 51 | 290 |
| 0 373 54 | 277 |
| 0 373 54 | 290 |
| 0 373 55 | 277 |
| 0 373 55 | 290 |
| 0 373 56 | 277 |
| 0 373 56 | 290 |
| 0 373 57 | 277 |
| 0 373 57 | 290 |
| 0 373 58 | 277 |
| 0 373 58 | 290 |
| 0 373 59 | 277 |
| 0 373 59 | 290 |
| 0 373 65 | 232 |
| 0 373 66 | 277 |
| 0 373 66 | 290 |
| 0 373 67 | 277 |
| 0 373 67 | 290 |
| 0 373 68 | 277 |
| 0 373 68 | 290 |
| 0 373 69 | 277 |
| 0 373 69 | 290 |
| 0 373 77 | 277 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 373 77 | 290 |
| 0 373 82 | 277 |
| 0 373 82 | 290 |
| 0 373 83 | 277 |
| 0 373 83 | 290 |
| 0 373 85 | 232 |
| 0 373 86 | 290 |
| 0 373 88 | 277 |
| 0 373 89 | 232 |
| 0 373 89 | 277 |
| 0 373 99 | 277 |
| 0 373 99 | 290 |
| 0 374 00 | 272 |
| 0 374 03 | 272 |
| 0 374 03 | 277 |
| 0 374 04 | 335 |
| 0 374 05 | 272 |
| 0 374 05 | 277 |
| 0 374 07 | 335 |
| 0 374 10 | 277 |
| 0 374 11 | 277 |
| 0 374 12 | 277 |
| 0 374 18 | 277 |
| 0 374 19 | 277 |
| 0 374 33 | 277 |
| 0 374 34 | 277 |
| 0 374 38 | 277 |
| 0 374 40 | 277 |
| 0 374 41 | 277 |
| 0 374 42 | 272 |
| 0 374 43 | 277 |
| 0 374 46 | 277 |
| 0 374 57 | 277 |
| 0 374 58 | 277 |
| 0 374 59 | 277 |
| 0 374 60 | 277 |
| 0 374 61 | 277 |
| 0 374 67 | 277 |
| 0 375 00 | 336 |
| 0 375 01 | 336 |
| 0 375 02 | 336 |
| 0 375 03 | 336 |
| 0 375 04 | 336 |
| 0 375 05 | 336 |
| 0 375 07 | 336 |
| 0 375 08 | 336 |
| 0 375 10 | 335 |
| 0 375 11 | 335 |
| 0 375 12 | 232 |
| 0 375 12 | 335 |
| 0 375 13 | 335 |
| 0 375 15 | 336 |
| 0 375 17 | 336 |
| 0 375 24 | 336 |
| 0 375 25 | 336 |
| 0 375 30 | 337 |
| 0 375 31 | 337 |
| 0 375 32 | 337 |
| 0 375 34 | 337 |
| 0 375 40 | 336 |
| 0 375 42 | 336 |
| 0 375 44 | 336 |
| 0 375 46 | 336 |
| 0 375 47 | 336 |
| 0 375 50 | 335 |
| 0 375 51 | 335 |
| 0 375 52 | 335 |
| 0 375 53 | 335 |
| 0 375 54 | 335 |
| 0 375 54 | 336 |
| 0 375 55 | 335 |
| 0 375 56 | 335 |
| 0 375 57 | 335 |
| 0 375 60 | 336 |
| 0 375 61 | 336 |
| 0 375 62 | 336 |
| 0 375 63 | 336 |
| 0 375 65 | 337 |
| 0 375 66 | 337 |
| 0 375 68 | 337 |
| 0 375 85 | 336 |
| 0 375 86 | 335 |
| 0 375 88 | 335 |
| 0 375 89 | 335 |
| 0 375 90 | 335 |
| 0 375 95 | 336 |
| 0 375 96 | 336 |
| 0 376 06 | 349 |
| 0 376 09 | 349 |
| 0 376 10 | 349 |
| 0 376 39 | 349 |
| 0 376 42 | 349 |
| 0 376 43 | 349 |
| 0 376 44 | 349 |
| 0 376 45 | 349 |
| 0 376 47 | 349 |
| 0 376 48 | 349 |
| 0 376 61 | 349 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 376 62 | 349 |
| 0 376 63 | 349 |
| 0 376 64 | 349 |
| 0 376 66 | 349 |
| 0 376 67 | 349 |
| 0 376 68 | 349 |
| 0 376 69 | 349 |
| 0 376 70 | 349 |
| 0 376 71 | 349 |
| 0 376 77 | 349 |
| 0 376 78 | 349 |
| 0 376 80 | 350 |
| 0 376 81 | 350 |
| 0 376 82 | 350 |
| 0 376 83 | 350 |
| 0 376 84 | 350 |
| 0 376 87 | 349 |
| 0 376 88 | 349 |
| 0 376 89 | 349 |
| 0 376 90 | 349 |
| 0 376 92 | 349 |
| 0 376 97 | 350 |
| 0 377 12 | 347 |
| 0 377 61 | 349 |
| 0 377 62 | 349 |
| 0 377 63 | 349 |
| 0 377 64 | 349 |
| 0 377 66 | 349 |
| 0 377 67 | 349 |
| 0 377 68 | 349 |
| 0 379 30 | 347 |
| 0 379 31 | 347 |
| 0 379 32 | 347 |
| 0 379 36 | 347 |
| 0 379 37 | 347 |
| 0 379 38 | 347 |
| 0 379 40 | 347 |
| 0 379 41 | 347 |
| 0 379 42 | 347 |
| 0 380 09 | 831 |
| 0 380 11 | 831 |
| 0 380 24 | 831 |
| 0 380 91 | 831 |
| 0 380 97 | 831 |
| 0 381 00 | 345 |
| 0 381 01 | 345 |
| 0 381 02 | 345 |
| 0 381 03 | 345 |
| 0 381 04 | 345 |
| 0 381 05 | 345 |
| 0 381 06 | 345 |
| 0 381 07 | 345 |
| 0 381 08 | 345 |
| 0 381 09 | 345 |
| 0 381 10 | 345 |
| 0 381 11 | 345 |
| 0 381 12 | 345 |
| 0 381 13 | 345 |
| 0 381 14 | 345 |
| 0 381 15 | 345 |
| 0 381 16 | 345 |
| 0 381 17 | 345 |
| 0 381 18 | 345 |
| 0 381 19 | 345 |
| 0 381 20 | 345 |
| 0 381 21 | 345 |
| 0 381 22 | 345 |
| 0 381 23 | 345 |
| 0 381 24 | 345 |
| 0 381 25 | 345 |
| 0 381 26 | 345 |
| 0 381 27 | 345 |
| 0 381 28 | 345 |
| 0 381 29 | 345 |
| 0 381 30 | 345 |
| 0 381 31 | 345 |
| 0 381 32 | 345 |
| 0 381 33 | 345 |
| 0 381 34 | 345 |
| 0 381 35 | 345 |
| 0 381 42 | 345 |
| 0 381 43 | 345 |
| 0 381 50 | 344 |
| 0 381 51 | 344 |
| 0 381 52 | 344 |
| 0 381 53 | 344 |
| 0 381 54 | 344 |
| 0 381 55 | 344 |
| 0 381 60 | 344 |
| 0 381 61 | 344 |
| 0 381 62 | 344 |
| 0 381 63 | 344 |
| 0 381 64 | 344 |
| 0 381 65 | 344 |
| 0 382 10 | 345 |
| 0 382 11 | 345 |
| 0 382 12 | 345 |
| 0 382 13 | 345 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 382 14 | 345 |
| 0 382 15 | 345 |
| 0 382 16 | 345 |
| 0 382 17 | 345 |
| 0 382 18 | 345 |
| 0 382 19 | 345 |
| 0 382 20 | 345 |
| 0 382 21 | 345 |
| 0 382 22 | 345 |
| 0 382 23 | 345 |
| 0 382 24 | 345 |
| 0 382 25 | 345 |
| 0 382 26 | 345 |
| 0 382 27 | 345 |
| 0 382 28 | 345 |
| 0 382 29 | 345 |
| 0 382 30 | 345 |
| 0 382 31 | 345 |
| 0 382 32 | 345 |
| 0 382 33 | 345 |
| 0 382 34 | 345 |
| 0 382 35 | 345 |
| 0 382 36 | 345 |
| 0 382 37 | 345 |
| 0 382 38 | 345 |
| 0 382 39 | 345 |
| 0 382 70 | 345 |
| 0 382 71 | 345 |
| 0 382 72 | 345 |
| 0 382 73 | 345 |
| 0 382 74 | 345 |
| 0 382 75 | 345 |
| 0 382 76 | 345 |
| 0 382 80 | 345 |
| 0 382 81 | 345 |
| 0 382 82 | 345 |
| 0 382 83 | 345 |
| 0 382 84 | 345 |
| 0 382 85 | 345 |
| 0 382 86 | 345 |
| 0 382 90 | 345 |
| 0 382 91 | 345 |
| 0 382 92 | 345 |
| 0 382 93 | 345 |
| 0 382 94 | 345 |
| 0 382 95 | 345 |
| 0 382 96 | 345 |
| 0 383 00 | 345 |
| 0 383 01 | 345 |
| 0 383 02 | 345 |
| 0 383 03 | 345 |
| 0 383 04 | 345 |
| 0 383 05 | 345 |
| 0 383 06 | 345 |
| 0 383 07 | 345 |
| 0 383 08 | 345 |
| 0 383 09 | 345 |
| 0 383 10 | 345 |
| 0 383 11 | 345 |
| 0 383 12 | 345 |
| 0 383 13 | 345 |
| 0 383 14 | 345 |
| 0 383 15 | 345 |
| 0 383 16 | 345 |
| 0 383 17 | 345 |
| 0 383 18 | 345 |
| 0 383 19 | 345 |
| 0 383 20 | 345 |
| 0 383 21 | 345 |
| 0 383 22 | 345 |
| 0 383 23 | 345 |
| 0 383 24 | 345 |
| 0 383 25 | 345 |
| 0 383 30 | 345 |
| 0 383 31 | 345 |
| 0 383 32 | 345 |
| 0 383 33 | 345 |
| 0 383 34 | 345 |
| 0 383 35 | 345 |
| 0 383 36 | 345 |
| 0 383 37 | 345 |
| 0 383 38 | 345 |
| 0 383 39 | 345 |
| 0 383 40 | 345 |
| 0 383 41 | 345 |
| 0 383 42 | 345 |
| 0 383 43 | 345 |
| 0 383 44 | 345 |
| 0 383 45 | 345 |
| 0 383 46 | 345 |
| 0 383 47 | 345 |
| 0 383 48 | 345 |
| 0 383 49 | 345 |
| 0 383 50 | 345 |
| 0 383 51 | 345 |
| 0 383 52 | 345 |
| 0 383 53 | 345 |
| 0 383 54 | 345 |



Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 383 55 | 345 |
| 0 383 60 | 345 |
| 0 383 61 | 345 |
| 0 383 62 | 345 |
| 0 383 63 | 345 |
| 0 383 64 | 345 |
| 0 383 65 | 345 |
| 0 383 66 | 345 |
| 0 383 67 | 345 |
| 0 383 68 | 345 |
| 0 383 69 | 345 |
| 0 383 70 | 345 |
| 0 383 71 | 345 |
| 0 383 72 | 345 |
| 0 383 73 | 345 |
| 0 383 74 | 345 |
| 0 383 75 | 345 |
| 0 383 76 | 345 |
| 0 383 77 | 345 |
| 0 383 78 | 345 |
| 0 383 79 | 345 |
| 0 383 80 | 345 |
| 0 383 81 | 345 |
| 0 383 82 | 345 |
| 0 383 83 | 345 |
| 0 383 84 | 345 |
| 0 383 85 | 345 |
| 0 383 92 | 346 |
| 0 383 94 | 346 |
| 0 383 95 | 346 |
| 0 383 96 | 346 |
| 0 383 97 | 346 |
| 0 384 00 | 344 |
| 0 384 01 | 344 |
| 0 384 02 | 344 |
| 0 384 03 | 344 |
| 0 384 04 | 344 |
| 0 384 05 | 344 |
| 0 384 06 | 344 |
| 0 384 07 | 344 |
| 0 384 08 | 344 |
| 0 384 09 | 344 |
| 0 384 10 | 344 |
| 0 384 11 | 344 |
| 0 384 12 | 344 |
| 0 384 13 | 344 |
| 0 384 14 | 344 |
| 0 384 15 | 344 |
| 0 384 16 | 344 |
| 0 384 17 | 344 |
| 0 384 18 | 344 |
| 0 384 19 | 344 |
| 0 384 20 | 344 |
| 0 384 21 | 344 |
| 0 384 22 | 344 |
| 0 384 23 | 344 |
| 0 384 24 | 344 |
| 0 384 25 | 344 |
| 0 384 26 | 344 |
| 0 384 27 | 344 |
| 0 384 28 | 344 |
| 0 384 29 | 344 |
| 0 384 30 | 344 |
| 0 384 31 | 344 |
| 0 384 32 | 344 |
| 0 384 33 | 344 |
| 0 384 34 | 344 |
| 0 384 35 | 344 |
| 0 384 40 | 344 |
| 0 384 41 | 344 |
| 0 384 42 | 344 |
| 0 384 43 | 344 |
| 0 384 50 | 344 |
| 0 384 52 | 344 |
| 0 384 54 | 344 |
| 0 384 60 | 344 |
| 0 384 62 | 344 |
| 0 384 64 | 344 |
| 0 384 90 | 346 |
| 0 384 91 | 346 |
| 0 384 92 | 346 |
| 0 384 97 | 344 |
| 0 384 97 | 348 |
| 0 385 03 | 348 |
| 0 385 05 | 348 |
| 0 385 07 | 348 |
| 0 385 08 | 348 |
| 0 385 09 | 348 |
| 0 385 11 | 348 |
| 0 385 12 | 348 |
| 0 385 14 | 348 |
| 0 385 15 | 348 |
| 0 385 16 | 348 |
| 0 385 17 | 348 |
| 0 385 50 | 348 |
| 0 387 04 | 347 |
| 0 387 09 | 348 |
| 0 387 10 | 347 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 387 11 | 347 |
| 0 387 12 | 347 |
| 0 387 14 | 347 |
| 0 387 15 | 347 |
| 0 387 16 | 347 |
| 0 387 17 | 347 |
| 0 387 25 | 347 |
| 0 387 27 | 347 |
| 0 387 28 | 347 |
| 0 387 31 | 347 |
| 0 387 32 | 347 |
| 0 387 33 | 347 |
| 0 387 34 | 347 |
| 0 387 43 | 347 |
| 0 387 44 | 347 |
| 0 387 47 | 347 |
| 0 390 10 | 338 |
| 0 390 11 | 338 |
| 0 390 13 | 338 |
| 0 390 14 | 338 |
| 0 390 15 | 338 |
| 0 390 20 | 338 |
| 0 390 21 | 338 |
| 0 390 31 | 338 |
| 0 390 32 | 338 |
| 0 390 33 | 338 |
| 0 390 34 | 338 |
| 0 390 71 | 338 |
| 0 390 72 | 338 |
| 0 390 73 | 338 |
| 0 390 74 | 338 |
| 0 394 49 | 323 |
| 0 394 49 | 335 |
| 0 394 49 | 358 |
| 0 394 77 | 338 |
| 0 394 78 | 338 |
| 0 394 86 | 338 |
| 0 394 88 | 338 |
| 0 394 89 | 338 |
| 0 395 00 | 344 |
| 0 395 00 | 348 |
| 0 395 01 | 344 |
| 0 395 01 | 348 |
| 0 395 02 | 344 |
| 0 395 02 | 348 |
| 0 395 96 | 335 |
| 0 395 97 | 335 |
| 0 395 98 | 335 |
| 0 395 98 | 344 |
| 0 395 98 | 351 |

## 04

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 400 81 | 150 |
| 0 400 83 | 150 |
| 0 401 39 | 150 |
| 0 401 49 | 409 |
| 0 401 49 | 575 |
| 0 401 92 | 568 |
| 0 401 93 | 568 |
| 0 401 94 | 568 |
| 0 413 49 | 831 |
| 0 414 19 | 831 |
| 0 414 62 | 831 |
| 0 415 32 | 831 |
| 0 415 33 | 831 |
| 0 415 39 | 831 |
| 0 425 91 | 376 |
| 0 425 92 | 376 |
| 0 425 93 | 376 |
| 0 425 94 | 376 |
| 0 425 95 | 376 |
| 0 425 96 | 376 |
| 0 426 12 | 374 |
| 0 426 14 | 374 |
| 0 426 15 | 374 |
| 0 426 16 | 374 |
| 0 426 17 | 374 |
| 0 426 18 | 374 |
| 0 426 32 | 374 |
| 0 426 34 | 374 |
| 0 426 35 | 374 |
| 0 426 36 | 374 |
| 0 426 37 | 374 |
| 0 426 38 | 374 |
| 0 426 62 | 374 |
| 0 426 64 | 374 |
| 0 426 67 | 374 |
| 0 427 85 | 373 |
| 0 427 87 | 373 |
| 0 428 70 | 373 |
| 0 428 71 | 373 |
| 0 428 72 | 373 |
| 0 428 73 | 373 |
| 0 428 74 | 373 |
| 0 428 99 | 373 |
| 0 435 01 | 376 |
| 0 435 02 | 376 |
| 0 435 11 | 376 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 435 21 | 376 |
| 0 442 31 | 371 |
| 0 442 32 | 371 |
| 0 442 33 | 371 |
| 0 442 34 | 371 |
| 0 442 35 | 371 |
| 0 442 61 | 371 |
| 0 442 62 | 371 |
| 0 442 63 | 371 |
| 0 442 64 | 371 |
| 0 442 65 | 371 |
| 0 442 66 | 371 |
| 0 442 67 | 371 |
| 0 442 68 | 371 |
| 0 442 69 | 371 |
| 0 442 70 | 371 |
| 0 462 23 | 678 |
| 0 463 95 | 677 |
| 0 463 96 | 677 |
| 0 463 97 | 677 |
| 0 464 23 | 674 |
| 0 464 89 | 675 |
| 0 464 90 | 675 |
| 0 464 91 | 674 |
| 0 464 98 | 677 |
| 0 464 99 | 677 |
| 0 465 00 | 675 |
| 0 465 01 | 675 |
| 0 465 02 | 675 |
| 0 465 05 | 675 |
| 0 465 06 | 675 |
| 0 465 07 | 675 |
| 0 465 08 | 675 |
| 0 465 09 | 675 |
| 0 465 10 | 675 |
| 0 465 11 | 675 |
| 0 465 12 | 675 |
| 0 465 13 | 675 |
| 0 465 17 | 675 |
| 0 465 18 | 675 |
| 0 465 19 | 675 |
| 0 465 22 | 674 |
| 0 465 23 | 674 |
| 0 465 28 | 674 |
| 0 465 29 | 674 |
| 0 465 30 | 674 |
| 0 465 31 | 674 |
| 0 465 32 | 674 |
| 0 465 33 | 674 |
| 0 465 38 | 674 |
| 0 465 39 | 674 |
| 0 465 40 | 674 |
| 0 465 46 | 684 |
| 0 465 47 | 684 |
| 0 465 70 | 674 |
| 0 465 71 | 674 |
| 0 470 01 | 368 |
| 0 470 21 | 368 |
| 0 470 22 | 368 |
| 0 470 23 | 368 |
| 0 470 24 | 368 |
| 0 470 52 | 368 |
| 0 470 53 | 368 |
| 0 470 54 | 368 |
| 0 482 34 | 320 |
| 0 482 34 | 327 |
| 0 488 04 | 602 |
| 0 488 06 | 603 |
| 0 488 06 | 617 |
| 0 488 07 | 602 |
| 0 488 17 | 602 |
| 0 488 20 | 604 |
| 0 488 22 | 604 |
| 0 488 22 | 618 |
| 0 488 41 | 618 |
| 0 488 50 | 605 |
| 0 488 51 | 605 |
| 0 488 52 | 605 |
| 0 488 60 | 577 |
| 0 488 68 | 605 |
| 0 488 72 | 605 |
| 0 488 75 | 605 |
| 0 489 16 | 603 |
| 0 489 17 | 602 |
| 0 489 32 | 602 |
| 0 489 33 | 602 |
| 0 489 41 | 601 |
| 0 489 42 | 601 |
| 0 489 43 | 601 |
| 0 489 71 | 605 |
| 0 489 72 | 605 |
| 0 491 67 | 549 |
| 0 492 30 | 549 |
| 0 492 33 | 616 |
| 0 495 52 | 147 |
| 0 495 53 | 147 |
| 0 495 55 | 147 |
| 0 495 60 | 147 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 497 54 | 147 |
| 0 497 56 | 147 |
| 0 498 32 | 147 |
| 0 498 98 | 151 |
| 0 498 98 | 549 |
| 0 499 26 | 147 |

## 05

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 500 26 | 559 |
| 0 500 27 | 559 |
| 0 500 28 | 559 |
| 0 500 29 | 559 |
| 0 501 72 | 556 |
| 0 501 73 | 556 |
| 0 501 75 | 556 |
| 0 501 76 | 556 |
| 0 501 77 | 556 |
| 0 501 78 | 556 |
| 0 501 79 | 556 |
| 0 501 83 | 556 |
| 0 501 84 | 556 |
| 0 501 87 | 556 |
| 0 501 88 | 556 |
| 0 501 89 | 556 |
| 0 501 90 | 557 |
| 0 501 91 | 557 |
| 0 501 92 | 557 |
| 0 501 93 | 557 |
| 0 501 94 | 557 |
| 0 501 95 | 557 |
| 0 501 96 | 557 |
| 0 501 97 | 557 |
| 0 501 98 | 557 |
| 0 502 52 | 557 |
| 0 502 99 | 584 |
| 0 503 12 | 556 |
| 0 503 13 | 556 |
| 0 503 14 | 556 |
| 0 503 15 | 556 |
| 0 503 16 | 556 |
| 0 503 17 | 556 |
| 0 503 24 | 557 |
| 0 503 25 | 557 |
| 0 503 28 | 557 |
| 0 503 29 | 557 |
| 0 503 30 | 557 |
| 0 503 31 | 557 |
| 0 503 40 | 557 |
| 0 503 41 | 557 |
| 0 503 42 | 557 |
| 0 503 43 | 557 |
| 0 503 44 | 557 |
| 0 503 83 | 560 |
| 0 503 85 | 560 |
| 0 503 86 | 560 |
| 0 503 87 | 560 |
| 0 504 09 | 561 |
| 0 504 51 | 557 |
| 0 504 62 | 561 |
| 0 504 90 | 558 |
| 0 505 11 | 558 |
| 0 505 12 | 558 |
| 0 506 25 | 563 |
| 0 506 26 | 563 |
| 0 506 27 | 563 |
| 0 506 30 | 563 |
| 0 506 55 | 558 |
| 0 506 56 | 558 |
| 0 506 62 | 558 |
| 0 506 63 | 558 |
| 0 506 64 | 558 |
| 0 506 65 | 558 |
| 0 506 73 | 561 |
| 0 506 78 | 561 |
| 0 506 80 | 561 |
| 0 506 81 | 561 |
| 0 506 82 | 561 |
| 0 513 66 | 558 |
| 0 513 69 | 558 |
| 0 515 40 | 634 |
| 0 515 41 | 634 |
| 0 515 42 | 634 |
| 0 515 43 | 634 |
| 0 515 44 | 634 |
| 0 515 45 | 634 |
| 0 515 46 | 634 |
| 0 515 47 | 634 |
| 0 515 48 | 634 |
| 0 515 49 | 634 |
| 0 515 50 | 634 |
| 0 515 51 | 634 |
| 0 515 52 | 634 |
| 0 515 53 | 634 |
| 0 515 54 | 634 |
| 0 516 36 | 658 |
| 0 516 37 | 658 |
| 0 516 38 | 658 |
| 0 516 39 | 658 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 516 40 | 658 |
| 0 516 41 | 658 |
| 0 516 42 | 658 |
| 0 516 43 | 658 |
| 0 517 01 | 660 |
| 0 517 02 | 660 |
| 0 517 03 | 660 |
| 0 517 04 | 660 |
| 0 517 06 | 660 |
| 0 517 07 | 660 |
| 0 517 09 | 660 |
| 0 517 38 | 592 |
| 0 517 52 | 654 |
| 0 517 53 | 654 |
| 0 517 54 | 654 |
| 0 517 55 | 654 |
| 0 517 62 | 654 |
| 0 517 63 | 654 |
| 0 517 64 | 654 |
| 0 517 65 | 654 |
| 0 517 72 | 654 |
| 0 517 73 | 654 |
| 0 517 74 | 654 |
| 0 517 75 | 654 |
| 0 517 80 | 650 |
| 0 517 81 | 650 |
| 0 517 82 | 650 |
| 0 517 83 | 650 |
| 0 518 14 | 658 |
| 0 518 15 | 654 |
| 0 518 16 | 650 |
| 0 518 17 | 658 |
| 0 518 18 | 654 |
| 0 518 50 | 654 |
| 0 518 51 | 654 |
| 0 518 52 | 654 |
| 0 518 53 | 654 |
| 0 518 54 | 654 |
| 0 518 55 | 654 |
| 0 518 56 | 654 |
| 0 518 57 | 654 |
| 0 518 58 | 654 |
| 0 518 59 | 654 |
| 0 518 60 | 654 |
| 0 518 61 | 654 |
| 0 518 62 | 654 |
| 0 518 63 | 654 |
| 0 518 64 | 654 |
| 0 518 65 | 654 |
| 0 518 66 | 650 |
| 0 518 67 | 650 |
| 0 518 68 | 650 |
| 0 518 69 | 650 |
| 0 518 70 | 650 |
| 0 518 71 | 650 |
| 0 518 72 | 650 |
| 0 518 73 | 650 |
| 0 518 74 | 650 |
| 0 518 75 | 650 |
| 0 518 76 | 650 |
| 0 518 77 | 650 |
| 0 518 78 | 650 |
| 0 518 79 | 650 |
| 0 518 80 | 650 |
| 0 518 81 | 650 |
| 0 518 82 | 650 |
| 0 518 83 | 650 |
| 0 518 84 | 650 |
| 0 518 85 | 650 |
| 0 518 90 | 647 |
| 0 521 02 | 391 |
| 0 535 60 | 775 |
| 0 535 61 | 775 |
| 0 535 62 | 775 |
| 0 535 63 | 775 |
| 0 535 64 | 775 |
| 0 535 65 | 775 |
| 0 535 98 | 776 |
| 0 539 48 | 391 |
| 0 540 00 | 773 |
| 0 540 01 | 773 |
| 0 540 02 | 773 |
| 0 540 03 | 773 |
| 0 540 05 | 773 |
| 0 540 06 | 773 |
| 0 540 07 | 773 |
| 0 540 08 | 773 |
| 0 540 10 | 773 |
| 0 540 11 | 773 |
| 0 540 12 | 773 |
| 0 540 13 | 773 |
| 0 540 15 | 773 |
| 0 540 16 | 773 |
| 0 540 17 | 773 |
| 0 540 18 | 773 |
| 0 540 20 | 773 |
| 0 540 21 | 773 |
| 0 540 22 | 773 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 540 23 | 773 |
| 0 540 34 | 772 |
| 0 540 36 | 772 |
| 0 540 60 | 774 |
| 0 540 61 | 774 |
| 0 540 62 | 774 |
| 0 540 63 | 774 |
| 0 540 66 | 774 |
| 0 540 67 | 774 |
| 0 540 70 | 774 |
| 0 540 71 | 774 |
| 0 540 72 | 774 |
| 0 540 73 | 774 |
| 0 540 80 | 774 |
| 0 540 81 | 774 |
| 0 540 82 | 774 |
| 0 540 85 | 774 |
| 0 540 86 | 774 |
| 0 540 87 | 774 |
| 0 540 88 | 774 |
| 0 546 90 | 776 |
| 0 546 91 | 776 |
| 0 546 92 | 776 |
| 0 546 99 | 776 |
| 0 551 52 | 559 |
| 0 551 55 | 559 |
| 0 551 57 | 559 |
| 0 552 06 | 391 |
| 0 552 21 | 391 |
| 0 552 31 | 391 |
| 0 552 41 | 391 |
| 0 552 45 | 391 |
| 0 552 56 | 391 |
| 0 552 71 | 391 |
| 0 552 81 | 391 |
| 0 552 91 | 391 |
| 0 552 95 | 391 |
| 0 554 23 | 558 |
| 0 554 25 | 559 |
| 0 554 27 | 559 |
| 0 554 32 | 559 |
| 0 554 55 | 559 |
| 0 554 57 | 559 |
| 0 556 32 | 559 |
| 0 556 35 | 559 |
| 0 556 37 | 559 |
| 0 557 03 | 559 |
| 0 557 06 | 559 |
| 0 557 08 | 559 |
| 0 558 00 | 558 |
| 0 558 02 | 559 |
| 0 558 07 | 559 |
| 0 558 12 | 559 |
| 0 558 17 | 559 |
| 0 558 49 | 558 |
| 0 566 21 | 403 |
| 0 566 26 | 403 |
| 0 566 29 | 403 |
| 0 566 33 | 403 |
| 0 566 34 | 403 |
| 0 566 61 | 403 |
| 0 566 65 | 403 |
| 0 566 66 | 403 |
| 0 566 69 | 403 |
| 0 566 73 | 403 |
| 0 566 74 | 403 |
| 0 572 94 | 403 |
| 0 572 95 | 403 |
| 0 572 98 | 403 |
| 0 573 00 | 390 |
| 0 573 02 | 390 |
| 0 573 20 | 390 |
| 0 573 22 | 390 |
| 0 573 54 | 390 |
| 0 574 40 | 390 |
| 0 574 41 | 390 |
| 0 575 84 | 390 |
| 0 575 88 | 390 |
| 0 575 89 | 390 |
| 0 576 69 | 391 |
| 0 576 72 | 391 |
| 0 576 73 | 391 |
| 0 576 75 | 391 |
| 0 576 76 | 391 |
| 0 577 21 | 391 |
| 0 577 22 | 391 |
| 0 577 43 | 404 |
| 0 581 40 | 390 |
| 0 581 41 | 390 |
| 0 582 84 | 390 |
| 0 582 88 | 390 |
| 0 582 89 | 390 |
| 0 589 43 | 404 |
| 0 589 44 | 404 |
| 0 589 57 | 404 |
| 0 590 00 | 193 |
| 0 590 00 | 411 |
| 0 590 01 | 193 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 590 01 | 411 |
| 0 590 02 | 193 |
| 0 590 30 | 193 |
| 0 590 30 | 411 |
| 0 590 35 | 193 |
| 0 590 35 | 411 |
| 0 590 41 | 193 |
| 0 590 41 | 411 |
| 0 590 42 | 193 |
| 0 590 42 | 411 |
| 0 590 43 | 193 |
| 0 590 43 | 411 |
| 0 590 44 | 193 |
| 0 590 44 | 411 |
| 0 590 48 | 193 |
| 0 590 49 | 193 |
| 0 590 52 | 194 |
| 0 590 53 | 194 |
| 0 590 54 | 194 |
| 0 590 56 | 194 |
| 0 590 59 | 194 |
| **06** | |
| 0 601 30 | 568 |
| 0 601 52 | 568 |
| 0 604 05 | 566 |
| 0 604 14 | 566 |
| 0 604 19 | 566 |
| 0 604 51 | 566 |
| 0 604 59 | 566 |
| 0 604 77 | 566 |
| 0 604 83 | 566 |
| 0 604 92 | 566 |
| 0 605 08 | 566 |
| 0 605 09 | 566 |
| 0 609 48 | 151 |
| 0 609 48 | 816 |
| 0 609 70 | 819 |
| 0 609 71 | 819 |
| 0 609 72 | 819 |
| 0 609 73 | 819 |
| 0 609 78 | 819 |
| 0 609 79 | 819 |
| 0 609 84 | 819 |
| 0 609 85 | 819 |
| 0 609 95 | 819 |
| 0 609 97 | 819 |
| 0 609 98 | 819 |
| 0 609 99 | 819 |
| 0 615 08LS | 805 |
| 0 615 10LA | 805 |
| 0 615 10LS | 805 |
| 0 615 12LS | 805 |
| 0 615 13LA | 805 |
| 0 615 13LS | 805 |
| 0 615 14LA | 805 |
| 0 615 14LS | 805 |
| 0 615 15LA | 805 |
| 0 615 15LS | 805 |
| 0 615 16LA | 805 |
| 0 615 16LS | 805 |
| 0 615 78 | 805 |
| 0 615 79 | 805 |
| 0 615 97 | 805 |
| 0 615 98 | 805 |
| 0 617 21 | 806 |
| 0 617 82 | 804 |
| 0 617 83 | 804 |
| 0 617 87 | 804 |
| 0 618 30 | 811 |
| 0 618 31 | 811 |
| 0 618 32 | 811 |
| 0 618 33 | 811 |
| 0 618 40 | 818 |
| 0 618 42 | 818 |
| 0 618 46 | 818 |
| 0 618 47 | 811 |
| 0 618 48 | 818 |
| 0 618 65 | 814 |
| 0 618 65 | 816 |
| 0 618 66 | 814 |
| 0 618 66 | 816 |
| 0 622 10 | 568 |
| 0 622 11 | 568 |
| 0 624 00 | 567 |
| 0 624 25 | 567 |
| 0 624 26 | 567 |
| 0 626 00 | 812 |
| 0 626 01 | 812 |
| 0 626 02 | 812 |
| 0 626 03 | 812 |
| 0 626 10 | 812 |
| 0 634 42 | 812 |
| 0 648 40 | 410 |
| 0 648 47 | 410 |
| 0 648 71 | 410 |
| 0 648 75 | 410 |
| 0 648 79 | 410 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 648 88 | 409 |
| 0 648 98 | 410 |
| 0 673 03 | 591 |
| 0 676 63 | 573 |
| 0 676 63 | 584 |
| 0 676 85L | 573 |
| 0 676 86L | 573 |
| 0 676 87L | 573 |
| 0 676 88L | 573 |
| 0 676 89L | 573 |
| 0 676 94 | 410 |
| 0 676 97 | 409 |
| 0 694 95 | 538 |
| 0 694 96 | 538 |
| 0 694 97 | 538 |
| 0 694 98 | 538 |
| 0 694 99 | 538 |
| 0 695 04 | 535 |
| 0 695 08 | 536 |
| 0 695 11 | 534 |
| 0 695 12 | 534 |
| 0 695 13 | 534 |
| 0 695 17 | 535 |
| 0 695 20 | 535 |
| 0 695 21 | 534 |
| 0 695 22 | 535 |
| 0 695 23 | 534 |
| 0 695 24 | 534 |
| 0 695 25 | 534 |
| 0 695 26 | 534 |
| 0 695 27 | 534 |
| 0 695 28 | 534 |
| 0 695 34 | 535 |
| 0 695 35 | 535 |
| 0 695 37 | 536 |
| 0 695 38 | 534 |
| 0 695 39 | 534 |
| 0 695 40 | 534 |
| 0 695 41 | 534 |
| 0 695 42 | 534 |
| 0 695 44 | 534 |
| 0 695 45 | 534 |
| 0 695 46 | 534 |
| 0 695 47 | 535 |
| 0 695 49 | 535 |
| 0 695 54 | 536 |
| 0 695 58 | 536 |
| 0 695 70 | 536 |
| 0 695 71 | 536 |
| 0 695 76 | 536 |
| 0 695 77 | 536 |
| 0 695 78 | 536 |
| 0 695 80 | 538 |
| 0 695 80 | 660 |
| 0 695 81 | 538 |
| 0 695 81 | 660 |
| 0 695 82 | 538 |
| 0 695 83 | 536 |
| 0 695 88 | 536 |
| 0 695 89 | 536 |
| 0 695 90 | 536 |
| 0 695 91 | 536 |
| 0 695 96 | 538 |
| 0 695 98 | 538 |
| 0 695 99 | 538 |
| 0 696 04 | 535 |
| 0 696 11 | 534 |
| 0 696 12 | 534 |
| 0 696 13 | 534 |
| 0 696 17 | 535 |
| 0 696 25 | 534 |
| 0 696 26 | 534 |
| 0 696 29 | 534 |
| 0 696 30 | 534 |
| 0 696 31 | 534 |
| 0 696 32 | 534 |
| 0 696 34 | 534 |
| 0 696 35 | 534 |
| 0 696 36 | 534 |
| 0 696 39 | 536 |
| 0 696 40 | 536 |
| 0 696 46 | 538 |
| 0 696 51 | 537 |
| 0 696 56 | 537 |
| 0 696 61 | 537 |
| 0 696 68 | 537 |
| 0 696 72 | 537 |
| 0 696 78 | 537 |
| 0 696 79 | 537 |
| 0 696 80 | 537 |
| 0 696 81 | 537 |
| 0 696 83 | 537 |
| 0 696 85 | 537 |
| 0 696 87 | 537 |
| 0 696 89 | 537 |
| 0 696 90 | 537 |
| 0 696 91 | 537 |
| 0 696 92 | 537 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 696 94 | 537 |
| 0 696 96 | 537 |
| 0 696 98 | 537 |
| 0 697 01 | 533 |
| 0 697 02 | 533 |
| 0 697 03 | 533 |
| 0 697 04 | 533 |
| 0 697 06 | 532 |
| 0 697 11 | 532 |
| 0 697 12 | 532 |
| 0 697 13 | 532 |
| 0 697 15 | 532 |
| 0 697 16 | 532 |
| 0 697 18 | 532 |
| 0 697 20 | 532 |
| 0 697 22 | 532 |
| 0 697 25 | 532 |
| 0 697 27 | 532 |
| 0 697 28 | 532 |
| 0 697 29 | 532 |
| 0 697 33 | 533 |
| 0 697 40 | 601 |
| 0 697 45 | 532 |
| 0 697 51 | 532 |
| 0 697 52 | 532 |
| 0 697 53 | 532 |
| 0 697 55 | 532 |
| 0 697 56 | 532 |
| 0 697 58 | 532 |
| 0 697 60 | 532 |
| 0 697 62 | 532 |
| 0 697 65 | 532 |
| 0 697 69 | 532 |
| 0 697 70 | 533 |
| 0 697 79 | 532 |
| 0 697 80 | 601 |
| 0 697 93 | 411 |
| 0 697 94 | 411 |
| 0 697 95 | 532 |
| 0 698 11 | 533 |
| 0 698 21 | 533 |
| 0 698 24 | 533 |
| 0 698 33 | 533 |
| 0 698 48 | 533 |
| 0 698 51 | 533 |
| 0 698 55 | 533 |
| 0 698 61 | 533 |
| 0 698 64 | 533 |
| 0 698 69 | 533 |
| 0 698 88 | 533 |
| **07** | |
| 0 707 11 | 539 |
| 0 707 22 | 539 |
| 0 707 24 | 539 |
| 0 707 26 | 539 |
| 0 707 27 | 539 |
| 0 707 30 | 539 |
| 0 707 32 | 539 |
| 0 707 33 | 539 |
| 0 707 41 | 539 |
| 0 707 42 | 539 |
| 0 707 43 | 539 |
| 0 707 49 | 539 |
| 0 707 88 | 539 |
| 0 707 92 | 539 |
| 0 707 94 | 539 |
| 0 756 01 | 716 |
| 0 756 02 | 716 |
| 0 756 03 | 717 |
| 0 756 04 | 717 |
| 0 756 06 | 718 |
| 0 756 09 | 711 |
| 0 756 09 | 712 |
| 0 756 09 | 716 |
| 0 756 09 | 717 |
| 0 756 09 | 718 |
| 0 756 11 | 716 |
| 0 756 12 | 716 |
| 0 756 13 | 717 |
| 0 756 14 | 717 |
| 0 756 16 | 718 |
| 0 756 21 | 716 |
| 0 756 22 | 716 |
| 0 756 23 | 717 |
| 0 756 24 | 717 |
| 0 756 26 | 718 |
| 0 756 31 | 716 |
| 0 756 32 | 716 |
| 0 756 33 | 717 |
| 0 756 34 | 717 |
| 0 756 36 | 718 |
| 0 756 41 | 716 |
| 0 756 42 | 716 |
| 0 756 43 | 717 |
| 0 756 44 | 717 |
| 0 756 46 | 718 |
| 0 756 61 | 716 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 756 61 | 717 |
| 0 756 61 | 718 |
| 0 756 62 | 716 |
| 0 756 63 | 717 |
| 0 756 66 | 716 |
| 0 756 66 | 717 |
| 0 756 66 | 718 |
| 0 756 67 | 716 |
| 0 756 67 | 717 |
| 0 756 69 | 716 |
| 0 756 69 | 717 |
| 0 756 69 | 718 |
| 0 756 71 | 718 |
| 0 756 72 | 718 |
| 0 756 75 | 718 |
| 0 756 76 | 718 |
| 0 756 81 | 718 |
| 0 756 88 | 718 |
| 0 756 90 | 716 |
| 0 756 90 | 717 |
| 0 756 90 | 718 |
| 0 757 00 | 711 |
| 0 757 02 | 711 |
| 0 757 05 | 711 |
| 0 757 07 | 711 |
| 0 757 10 | 711 |
| 0 757 12 | 711 |
| 0 757 15 | 711 |
| 0 757 17 | 711 |
| 0 757 20 | 711 |
| 0 757 22 | 711 |
| 0 757 30 | 711 |
| 0 757 35 | 711 |
| 0 757 36 | 711 |
| 0 757 50 | 712 |
| 0 757 52 | 712 |
| 0 757 55 | 712 |
| 0 757 57 | 712 |
| 0 757 60 | 712 |
| 0 757 62 | 712 |
| 0 757 65 | 712 |
| 0 757 67 | 712 |
| 0 757 70 | 712 |
| 0 757 72 | 712 |
| 0 757 75 | 712 |
| 0 757 80 | 712 |
| 0 757 85 | 712 |
| 0 757 86 | 712 |
| 0 757 86 | 713 |
| 0 758 00 | 714 |
| 0 758 02 | 714 |
| 0 758 04 | 715 |
| 0 758 05 | 714 |
| 0 758 07 | 714 |
| 0 758 09 | 715 |
| 0 758 10 | 714 |
| 0 758 12 | 714 |
| 0 758 14 | 715 |
| 0 758 15 | 714 |
| 0 758 17 | 714 |
| 0 758 19 | 715 |
| 0 758 20 | 714 |
| 0 758 22 | 714 |
| 0 758 24 | 715 |
| 0 758 25 | 715 |
| 0 758 30 | 714 |
| 0 758 30 | 715 |
| 0 758 33 | 714 |
| 0 758 33 | 715 |
| 0 758 35 | 714 |
| 0 758 35 | 715 |
| 0 758 36 | 714 |
| 0 758 36 | 715 |
| 0 765 01 | 659 |
| 0 765 02 | 659 |
| 0 765 03 | 655 |
| 0 765 04 | 655 |
| 0 765 05 | 586 |
| 0 765 05 | 655 |
| 0 765 06 | 586 |
| 0 765 06 | 655 |
| 0 765 07 | 586 |
| 0 765 07 | 655 |
| 0 765 08 | 586 |
| 0 765 08 | 651 |
| 0 765 22 | 655 |
| 0 765 23 | 655 |
| 0 765 24 | 651 |
| 0 765 25 | 651 |
| 0 765 26 | 651 |
| 0 765 27 | 651 |
| 0 765 30 | 659 |
| 0 765 32 | 655 |
| 0 765 33 | 586 |
| 0 765 33 | 655 |
| 0 765 35 | 587 |
| 0 765 35 | 660 |
| 0 765 36 | 587 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 765 36 | 660 |
| 0 765 37 | 587 |
| 0 765 37 | 660 |
| 0 765 38 | 587 |
| 0 765 38 | 660 |
| 0 765 39 | 587 |
| 0 765 39 | 660 |
| 0 765 51 | 587 |
| 0 765 51 | 659 |
| 0 765 52 | 587 |
| 0 765 52 | 659 |
| 0 765 54 | 587 |
| 0 765 54 | 659 |
| 0 765 55 | 587 |
| 0 765 55 | 659 |
| 0 765 61 | 586 |
| 0 765 61 | 588 |
| 0 765 61 | 655 |
| 0 765 62 | 586 |
| 0 765 62 | 655 |
| 0 765 63 | 586 |
| 0 765 63 | 655 |
| 0 765 64 | 586 |
| 0 765 64 | 588 |
| 0 765 64 | 655 |
| 0 765 65 | 586 |
| 0 765 65 | 655 |
| 0 765 66 | 655 |
| 0 765 71 | 651 |
| 0 765 73 | 586 |
| 0 765 73 | 651 |
| 0 765 74 | 651 |
| 0 765 76 | 586 |
| 0 765 76 | 651 |
| 0 765 81 | 586 |
| 0 765 81 | 588 |
| 0 765 81 | 621 |
| 0 765 81 | 655 |
| 0 765 82 | 621 |
| 0 765 82 | 655 |
| 0 765 83 | 586 |
| 0 765 83 | 621 |
| 0 765 83 | 655 |
| 0 765 84 | 586 |
| 0 765 84 | 651 |
| 0 765 90 | 651 |
| 0 765 91 | 586 |
| 0 765 91 | 655 |
| 0 765 92 | 586 |
| 0 765 92 | 655 |
| 0 765 93 | 586 |
| 0 765 93 | 655 |
| 0 765 94 | 586 |
| 0 765 94 | 655 |
| 0 765 95 | 586 |
| 0 765 95 | 655 |
| 0 765 96 | 655 |
| 0 765 97 | 659 |
| 0 765 99 | 586 |
| 0 765 99 | 651 |
| 0 766 03 | 615 |
| 0 766 04 | 615 |
| 0 766 06 | 614 |
| 0 766 07 | 614 |
| 0 766 08 | 614 |
| 0 766 09 | 615 |
| 0 766 10 | 616 |
| 0 766 11 | 615 |
| 0 766 12 | 615 |
| 0 766 13 | 615 |
| 0 766 14 | 615 |
| 0 766 15 | 616 |
| 0 766 16 | 616 |
| 0 766 17 | 616 |
| 0 766 18 | 616 |
| 0 766 19 | 616 |
| 0 766 30 | 816 |
| 0 766 41 | 579 |
| 0 766 42 | 579 |
| 0 766 55 | 619 |
| 0 766 56 | 619 |
| 0 766 57 | 619 |
| 0 766 60 | 619 |
| 0 766 64L | 619 |
| 0 766 66 | 574 |
| 0 766 66 | 620 |
| 0 766 70 | 615 |
| 0 766 71L | 615 |
| 0 766 72L | 619 |
| 0 766 76L | 615 |
| 0 766 85L | 614 |
| 0 766 85L | 621 |
| 0 767 11 | 194 |
| 0 767 11 | 580 |
| 0 767 20 | 580 |
| 0 767 21 | 580 |
| 0 767 23 | 151 |
| 0 767 23 | 580 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 767 28 | 580 |
| 0 770 00L | 572 |
| 0 770 10L | 572 |
| 0 770 15 | 488 |
| 0 770 21L | 572 |
| 0 770 25 | 580 |
| 0 770 26 | 580 |
| 0 770 27L | 620 |
| 0 770 34L | 573 |
| 0 770 43L | 573 |
| 0 770 43L | 620 |
| 0 770 44 | 573 |
| 0 770 50L | 572 |
| 0 770 60L | 572 |
| 0 770 70 | 577 |
| 0 770 80 | 585 |
| 0 770 80 | 621 |
| 0 771 00L | 582 |
| 0 771 12 | 621 |
| 0 771 13 | 584 |
| 0 771 14 | 584 |
| 0 771 15 | 621 |
| 0 771 32 | 584 |
| 0 771 33 | 584 |
| 0 771 50 | 585 |
| 0 771 50 | 614 |
| 0 771 50 | 619 |
| 0 771 50 | 621 |
| 0 771 56L | 591 |
| 0 772 02 | 718 |
| 0 772 03 | 718 |
| 0 772 11 | 584 |
| 0 772 12 | 584 |
| 0 772 13 | 584 |
| 0 772 14 | 584 |
| 0 772 16 | 584 |
| 0 772 17 | 584 |
| 0 772 18 | 584 |
| 0 772 19 | 584 |
| 0 772 19 | 621 |
| 0 772 20 | 584 |
| 0 772 20 | 621 |
| 0 772 32 | 713 |
| 0 772 33 | 713 |
| 0 772 42 | 718 |
| 0 772 43 | 718 |
| 0 772 45 | 584 |
| 0 772 52 | 584 |
| 0 772 53 | 584 |
| 0 772 54 | 584 |
| 0 772 71L | 582 |
| 0 772 72 | 584 |
| 0 772 73 | 584 |
| 0 772 74 | 584 |
| 0 772 81 | 584 |
| 0 772 82 | 584 |
| 0 772 83 | 584 |
| 0 772 90 | 584 |
| 0 772 91 | 584 |
| 0 772 92 | 584 |
| 0 775 01 | 585 |
| 0 775 02 | 585 |
| 0 775 03 | 585 |
| 0 775 04 | 585 |
| 0 775 05 | 585 |
| 0 775 06 | 585 |
| 0 775 10 | 585 |
| 0 775 11 | 585 |
| 0 775 12 | 585 |
| 0 775 21 | 583 |
| 0 775 22 | 583 |
| 0 775 31 | 583 |
| 0 775 32 | 583 |
| 0 775 33 | 583 |
| 0 775 34 | 583 |
| 0 775 40 | 583 |
| 0 775 41 | 583 |
| 0 775 42 | 583 |
| 0 775 51 | 577 |
| 0 775 70L | 582 |
| 0 775 80 | 561 |
| 0 775 80 | 581 |
| 0 775 86 | 490 |
| 0 775 86 | 585 |
| 0 775 89 | 582 |
| 0 775 90 | 582 |
| 0 775 91 | 582 |
| 0 775 92 | 582 |
| 0 775 98 | 490 |
| 0 775 98 | 581 |
| 0 775 99 | 581 |
| 0 778 11 | 542 |
| 0 778 12 | 542 |
| 0 778 13 | 542 |
| 0 778 14 | 542 |
| 0 778 21 | 542 |
| 0 778 22 | 542 |
| 0 778 23 | 542 |



Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 778 24 | 542 |
| 0 778 26 | 542 |
| 0 778 28 | 543 |
| 0 778 35 | 543 |
| 0 778 36 | 543 |
| 0 778 37 | 543 |
| 0 778 41 | 542 |
| 0 778 42 | 542 |
| 0 778 43 | 542 |
| 0 778 44 | 542 |
| 0 778 50 | 544 |
| 0 778 51 | 544 |
| 0 778 52 | 544 |
| 0 778 53 | 544 |
| 0 778 56 | 191 |
| 0 778 57 | 191 |
| 0 778 66 | 544 |
| 0 778 67 | 543 |
| 0 778 68 | 543 |
| 0 778 74 | 543 |
| 0 778 75 | 543 |
| 0 778 80 | 544 |
| 0 778 81 | 544 |
| 0 778 82 | 543 |
| 0 778 84 | 544 |
| 0 778 85 | 544 |
| 0 778 86 | 544 |
| 0 778 87 | 544 |
| 0 778 90 | 544 |
| 0 778 91 | 543 |
| 0 778 92 | 544 |
| 0 778 96 | 544 |
| 0 779 00 | 588 |
| 0 779 01 | 588 |
| 0 782 00L | 614 |
| 0 782 04L | 619 |
| 0 782 07 | 614 |
| 0 782 12 | 619 |
| 0 782 14 | 619 |
| 0 782 19 | 614 |
| 0 782 41 | 613 |
| 0 782 41 | 621 |
| 0 782 43 | 613 |
| 0 782 45 | 613 |
| 0 782 45 | 621 |
| 0 782 48L | 614 |
| 0 782 48L | 621 |
| 0 782 49 | 614 |
| 0 782 51 | 614 |
| 0 782 81 | 613 |
| 0 782 82 | 613 |
| 0 782 84 | 613 |
| 0 782 89 | 619 |
| 0 782 90 | 616 |
| 0 783 62 | 613 |
| 0 783 62 | 619 |
| 0 783 76 | 620 |
| 0 783 77 | 613 |
| 0 783 78 | 613 |
| 0 784 02 | 576 |
| 0 784 03 | 577 |
| 0 784 04 | 576 |
| 0 784 05 | 576 |
| 0 784 07 | 576 |
| 0 784 25 | 574 |
| 0 784 45 | 580 |
| 0 784 50 | 575 |
| 0 784 52 | 575 |
| 0 784 52 | 603 |
| 0 784 54 | 575 |
| 0 784 54 | 601 |
| 0 784 54 | 602 |
| 0 784 57 | 575 |
| 0 784 58 | 575 |
| 0 784 59 | 575 |
| 0 784 70 | 432 |
| 0 784 71 | 416 |
| 0 784 72 | 417 |
| 0 784 73 | 416 |
| 0 784 75 | 417 |
| 0 784 75 | 618 |
| 0 784 78 | 417 |
| 0 784 79 | 432 |
| 0 784 85 | 604 |
| 0 784 86 | 604 |
| 0 784 90L | 618 |
| 0 784 90L | 621 |
| 0 785 01 | 579 |
| 0 785 02 | 579 |
| 0 785 10 | 579 |
| 0 785 10 | 617 |
| 0 785 10 | 618 |
| 0 785 10 | 620 |
| 0 785 11 | 579 |
| 0 785 12 | 579 |
| 0 785 12 | 815 |
| 0 785 20 | 579 |
| 0 785 20 | 617 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 785 20 | 618 |
| 0 785 21 | 579 |
| 0 785 22 | 579 |
| 0 785 22 | 617 |
| 0 785 22 | 618 |
| 0 785 23 | 579 |
| 0 785 24 | 579 |
| 0 785 51 | 579 |
| 0 785 52 | 579 |
| 0 785 60 | 579 |
| 0 785 61 | 579 |
| 0 785 62 | 579 |
| 0 785 63 | 579 |
| 0 785 70 | 579 |
| 0 785 71 | 579 |
| 0 785 72 | 579 |
| 0 785 73 | 579 |
| 0 786 02 | 590 |
| 0 786 03 | 590 |
| 0 786 04 | 590 |
| 0 786 04 | 661 |
| 0 786 09 | 590 |
| 0 786 10 | 590 |
| 0 786 10 | 661 |
| 0 786 11 | 590 |
| 0 786 12 | 590 |
| 0 786 16 | 587 |
| 0 786 16 | 668 |
| 0 786 17 | 587 |
| 0 786 17 | 668 |
| 0 786 18 | 587 |
| 0 786 18 | 668 |
| 0 786 22 | 587 |
| 0 786 22 | 661 |
| 0 786 23 | 587 |
| 0 786 23 | 661 |
| 0 786 26 | 587 |
| 0 786 26 | 661 |
| 0 786 27 | 587 |
| 0 786 27 | 661 |
| 0 786 28 | 587 |
| 0 786 28 | 661 |
| 0 786 29 | 587 |
| 0 786 29 | 661 |
| 0 787 00 | 585 |
| 0 787 02 | 584 |
| 0 787 02 | 621 |
| 0 787 04 | 584 |
| 0 787 05 | 620 |
| 0 787 09 | 574 |
| 0 787 09 | 620 |
| 0 787 10L | 572 |
| 0 787 10L | 620 |
| 0 787 11L | 572 |
| 0 787 11L | 620 |
| 0 787 12 | 620 |
| 0 787 13 | 620 |
| 0 787 14L | 573 |
| 0 787 14L | 620 |
| 0 787 15L | 573 |
| 0 787 15L | 617 |
| 0 787 15L | 620 |
| 0 787 16 | 620 |
| 0 787 20 | 577 |
| 0 787 20 | 621 |
| 0 787 21 | 621 |
| 0 787 22L | 594 |
| 0 787 22L | 621 |
| 0 787 23L | 594 |
| 0 787 23L | 621 |
| 0 787 24L | 594 |
| 0 787 24L | 621 |
| 0 787 25L | 594 |
| 0 787 25L | 621 |
| 0 787 26L | 594 |
| 0 787 26L | 621 |
| 0 787 35 | 589 |
| 0 787 36 | 589 |
| 0 787 46 | 590 |
| 0 787 47 | 593 |
| 0 787 48 | 590 |
| 0 787 50 | 593 |
| 0 787 51 | 593 |
| 0 787 53 | 593 |
| 0 787 54 | 593 |
| 0 787 57 | 592 |
| 0 787 61 | 590 |
| 0 787 64 | 593 |
| 0 787 65 | 590 |
| 0 787 73 | 593 |
| 0 787 74 | 592 |
| 0 787 77 | 592 |
| 0 787 78 | 592 |
| 0 787 79 | 593 |
| 0 787 80 | 589 |
| 0 787 85 | 589 |
| 0 787 86 | 589 |
| 0 787 90 | 589 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 788 01L | 594 |
| 0 788 03L | 594 |
| 0 788 08L | 594 |
| 0 788 10L | 594 |
| 0 788 18L | 594 |
| 0 788 23L | 594 |
| 0 788 28L | 595 |
| 0 788 30L | 594 |
| 0 788 32L | 595 |
| 0 788 36L | 595 |
| 0 788 37L | 595 |
| 0 788 38L | 594 |
| 0 788 40 | 597 |
| 0 788 40 | 771 |
| 0 788 72L | 597 |
| 0 788 72L | 771 |
| 0 788 73L | 597 |
| 0 788 73L | 771 |
| 0 788 74L | 597 |
| 0 788 74L | 771 |
| 0 788 80 | 594 |
| 0 788 80 | 621 |
| 0 788 82L | 597 |
| 0 788 82L | 771 |
| 0 788 83L | 597 |
| 0 788 83L | 771 |
| 0 788 84L | 597 |
| 0 788 84L | 771 |
| 0 789 12 | 590 |
| 0 789 13 | 590 |
| 0 789 79L | 592 |
| 0 790 42L | 594 |
| 0 790 44L | 594 |
| 0 790 46L | 594 |
| 0 790 54L | 594 |
| 0 790 56L | 594 |
| 0 790 58L | 594 |
| 0 790 62L | 594 |
| 0 790 76L | 595 |
| 0 790 77L | 595 |
| 0 791 01L | 572 |
| 0 791 04 | 596 |
| 0 791 06 | 596 |
| 0 791 10 | 596 |
| 0 791 11L | 572 |
| 0 791 26L | 580 |
| 0 791 30L | 573 |
| 0 791 40L | 573 |
| 0 791 50L | 577 |
| 0 791 51 | 595 |
| 0 791 52 | 595 |
| 0 791 56L | 591 |
| 0 791 62L | 586 |
| 0 791 65L | 586 |
| 0 791 71 | 416 |
| 0 791 71L | 582 |
| 0 791 72 | 417 |
| 0 791 73 | 416 |
| 0 791 74 | 432 |
| 0 791 75 | 417 |
| 0 791 76L | 586 |
| 0 791 78 | 417 |
| 0 791 81L | 577 |
| 0 791 86L | 589 |
| 0 791 93L | 582 |
| 0 791 94L | 582 |
| 0 792 01L | 572 |
| 0 792 07 | 576 |
| 0 792 11L | 572 |
| 0 792 13 | 584 |
| 0 792 15 | 488 |
| 0 792 21L | 572 |
| 0 792 25 | 580 |
| 0 792 26 | 580 |
| 0 792 30L | 573 |
| 0 792 35 | 589 |
| 0 792 40L | 573 |
| 0 792 47 | 575 |
| 0 792 49 | 577 |
| 0 792 50 | 593 |
| 0 792 54 | 593 |
| 0 792 57 | 592 |
| 0 792 58 | 575 |
| 0 792 58 | 602 |
| 0 792 64 | 593 |
| 0 792 70 | 577 |
| 0 792 79L | 592 |
| 0 792 80 | 577 |
| 0 792 82 | 584 |
| 0 792 83 | 584 |
| 0 792 84 | 590 |
| 0 792 93L | 582 |
| 0 792 96 | 589 |
| 0 793 01L | 594 |
| 0 793 02L | 594 |
| 0 793 03L | 594 |
| 0 793 04L | 594 |
| 0 793 06L | 594 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 793 08L | 594 |
| 0 793 10L | 594 |
| 0 793 14L | 594 |
| 0 793 15L | 594 |
| 0 793 16L | 594 |
| 0 793 18L | 594 |
| 0 793 21L | 572 |
| 0 793 22L | 594 |
| 0 793 23L | 594 |
| 0 793 28L | 595 |
| 0 793 30L | 594 |
| 0 793 32L | 595 |
| 0 793 36L | 595 |
| 0 793 37L | 595 |
| 0 793 38L | 594 |
| 0 793 55L | 584 |
| 0 793 56L | 591 |
| 0 793 71 | 582 |
| 0 793 72L | 584 |
| 0 793 73L | 584 |
| 0 793 77 | 592 |
| 0 793 78 | 592 |
| 0 793 79 | 593 |
| 0 793 89 | 582 |
| 0 793 90 | 582 |
| 0 793 91 | 582 |
| 0 793 92 | 582 |
| 0 793 94 | 582 |
| 0 794 33 | 586 |
| 0 794 33 | 655 |
| 0 794 51 | 659 |
| 0 794 52 | 587 |
| 0 794 52 | 659 |
| 0 794 54 | 659 |
| 0 794 55 | 587 |
| 0 794 55 | 659 |
| 0 794 61 | 586 |
| 0 794 61 | 588 |
| 0 794 61 | 655 |
| 0 794 62 | 586 |
| 0 794 62 | 655 |
| 0 794 64 | 586 |
| 0 794 64 | 588 |
| 0 794 64 | 655 |
| 0 794 65 | 586 |
| 0 794 65 | 655 |
| 0 794 71 | 651 |
| 0 794 73 | 586 |
| 0 794 73 | 651 |
| 0 794 74 | 651 |
| 0 794 76 | 586 |
| 0 794 76 | 651 |
| 0 794 78L | 592 |
| 0 794 79L | 592 |
| 0 794 81 | 713 |
| 0 794 85 | 713 |
| 0 794 86 | 713 |
| 0 794 92 | 586 |
| 0 794 92 | 655 |
| **08** | |
| 0 800 10 | 596 |
| 0 800 11 | 596 |
| 0 800 21 | 546 |
| 0 800 22 | 546 |
| 0 800 31 | 546 |
| 0 800 41 | 547 |
| 0 800 49 | 547 |
| 0 800 51 | 547 |
| 0 800 52 | 547 |
| 0 800 53 | 547 |
| 0 800 54 | 547 |
| 0 800 77 | 547 |
| 0 801 08 | 546 |
| 0 801 24 | 547 |
| 0 801 26 | 547 |
| 0 801 28 | 547 |
| 0 801 29 | 547 |
| 0 801 29 | 597 |
| 0 801 29 | 771 |
| 0 801 41 | 546 |
| 0 801 41 | 558 |
| 0 801 42 | 546 |
| 0 801 43 | 546 |
| 0 801 44 | 546 |
| 0 801 49 | 546 |
| 0 801 51 | 546 |
| 0 801 84 | 546 |
| 0 801 84 | 558 |
| 0 801 85 | 546 |
| 0 801 88 | 777 |
| 0 801 94 | 547 |
| 0 802 50 | 596 |
| 0 802 51 | 493 |
| 0 802 51 | 596 |
| 0 802 52 | 596 |
| 0 802 53 | 596 |
| 0 802 54 | 596 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 802 58 | 493 |
| 0 802 59 | 596 |
| 0 802 60 | 493 |
| 0 802 60L | 573 |
| 0 802 61 | 493 |
| 0 802 61 | 596 |
| 0 802 62 | 493 |
| 0 802 62L | 573 |
| 0 802 64 | 596 |
| 0 802 66 | 596 |
| 0 802 74 | 597 |
| 0 802 76 | 597 |
| 0 802 78 | 597 |
| 0 802 80 | 597 |
| 0 802 81 | 558 |
| 0 802 81 | 597 |
| 0 802 82 | 597 |
| 0 802 83 | 597 |
| 0 802 84 | 597 |
| 0 802 85 | 597 |
| 0 802 86 | 597 |
| 0 802 89 | 597 |
| 0 802 90 | 596 |
| 0 802 91 | 596 |
| 0 802 92 | 596 |
| 0 802 94 | 596 |
| 0 802 95 | 596 |
| 0 819 88 | 777 |
| 0 849 00 | 533 |
| 0 849 00 | 538 |
| 0 860 01 | 540 |
| 0 860 03 | 540 |
| 0 860 04 | 540 |
| 0 860 05 | 540 |
| 0 860 06 | 540 |
| 0 860 09 | 540 |
| 0 860 10 | 540 |
| 0 860 13 | 540 |
| 0 860 17 | 540 |
| 0 860 20 | 540 |
| 0 860 25 | 540 |
| 0 860 31 | 540 |
| 0 860 40 | 540 |
| 0 860 42 | 540 |
| 0 860 44 | 540 |
| 0 860 47 | 540 |
| 0 860 49 | 540 |
| 0 860 57 | 540 |
| 0 860 59 | 540 |
| 0 860 60 | 540 |
| 0 860 61 | 540 |
| 0 860 63 | 540 |
| 0 860 64 | 540 |
| 0 860 67 | 540 |
| 0 860 68 | 540 |
| 0 860 77 | 540 |
| 0 860 84 | 540 |
| 0 860 85 | 540 |
| 0 860 88 | 540 |
| 0 860 90 | 541 |
| 0 860 91 | 541 |
| 0 860 92 | 541 |
| 0 860 93 | 541 |
| 0 861 01 | 541 |
| 0 861 04 | 541 |
| 0 861 05 | 541 |
| 0 861 06 | 541 |
| 0 861 20 | 541 |
| 0 861 25 | 541 |
| 0 861 31 | 541 |
| 0 861 40 | 541 |
| 0 861 42 | 541 |
| 0 861 44 | 541 |
| 0 861 46 | 541 |
| 0 861 47 | 541 |
| 0 861 48 | 541 |
| 0 861 57 | 541 |
| 0 861 59 | 541 |
| 0 861 60 | 541 |
| 0 861 61 | 541 |
| 0 861 63 | 541 |
| 0 861 64 | 541 |
| 0 861 68 | 541 |
| 0 861 80 | 540 |
| 0 861 81 | 540 |
| 0 861 82 | 540 |
| 0 861 83 | 540 |
| 0 861 84 | 541 |
| 0 861 85 | 541 |
| 0 880 00 | 744 |
| 0 880 01 | 744 |
| 0 880 02 | 744 |
| 0 880 03 | 744 |
| 0 880 04 | 744 |
| 0 880 05 | 744 |
| 0 880 06 | 744 |
| 0 880 07 | 744 |
| 0 880 08 | 744 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 880 15 | 744 |
| 0 880 16 | 744 |
| 0 880 17 | 744 |
| 0 880 20 | 744 |
| 0 880 21 | 744 |
| 0 880 22 | 744 |
| 0 880 23 | 744 |
| 0 880 24 | 744 |
| 0 880 25 | 744 |
| 0 880 26 | 744 |
| 0 880 26 | 745 |
| 0 880 27 | 744 |
| 0 880 27 | 745 |
| 0 880 28 | 744 |
| 0 880 28 | 745 |
| 0 880 39 | 744 |
| 0 880 40 | 744 |
| 0 880 41 | 744 |
| 0 880 45 | 744 |
| 0 880 46 | 744 |
| 0 880 47 | 744 |
| 0 880 48 | 744 |
| 0 880 49 | 744 |
| 0 880 50 | 744 |
| 0 880 61 | 761 |
| 0 880 62 | 761 |
| 0 880 64 | 761 |
| 0 880 69 | 761 |
| 0 880 70 | 760 |
| 0 880 71 | 760 |
| 0 880 72 | 760 |
| 0 880 73 | 760 |
| 0 880 80 | 747 |
| 0 880 81 | 744 |
| 0 880 81 | 745 |
| 0 880 81 | 747 |
| 0 880 82 | 744 |
| 0 880 82 | 745 |
| 0 880 82 | 747 |
| 0 880 83 | 744 |
| 0 880 83 | 745 |
| 0 880 83 | 747 |
| 0 880 85 | 747 |
| 0 880 86 | 747 |
| 0 880 87 | 747 |
| 0 880 89 | 746 |
| 0 880 89 | 747 |
| 0 880 90 | 747 |
| 0 880 91 | 747 |
| 0 880 92 | 747 |
| 0 880 98 | 744 |
| 0 880 98 | 746 |
| 0 880 99 | 744 |
| 0 880 99 | 746 |
| 0 881 03 | 745 |
| 0 881 04 | 745 |
| 0 881 05 | 745 |
| 0 881 06 | 745 |
| 0 881 07 | 745 |
| 0 881 08 | 745 |
| 0 881 20 | 745 |
| 0 881 21 | 745 |
| 0 881 22 | 745 |
| 0 881 23 | 745 |
| 0 881 24 | 745 |
| 0 881 25 | 745 |
| 0 881 26 | 746 |
| 0 881 27 | 746 |
| 0 881 39 | 745 |
| 0 881 40 | 745 |
| 0 881 41 | 745 |
| 0 881 42 | 745 |
| 0 881 44 | 746 |
| 0 881 45 | 745 |
| 0 881 46 | 745 |
| 0 881 47 | 745 |
| 0 881 48 | 745 |
| 0 881 49 | 745 |
| 0 881 50 | 745 |
| 0 882 30 | 442 |
| 0 882 30 | 465 |
| 0 882 30 | 605 |
| 0 882 35 | 442 |
| 0 882 35 | 465 |
| 0 882 35 | 511 |
| 0 882 35 | 605 |
| 0 882 40 | 605 |
| 0 882 40 | 812 |
| 0 893 07 | 765 |
| 0 896 04 | 761 |
| 0 896 34 | 764 |
| 0 896 35 | 764 |
| 0 896 44 | 765 |
| 0 896 49 | 765 |
| 0 896 83 | 764 |
| 0 896 84 | 764 |
| 0 896 85 | 764 |
| 0 896 86 | 764 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 896 87 | 761 |
| 0 896 87 | 764 |
| 0 896 88 | 764 |
| 0 897 00 | 777 |
| 0 897 01 | 777 |
| 0 897 02 | 777 |
| 0 897 10 | 777 |
| 0 897 11 | 777 |
| 0 897 12 | 777 |
| 0 897 19 | 777 |
| 0 897 50 | 777 |
| 0 897 51 | 777 |
| 0 897 52 | 777 |
| 0 898 01 | 541 |
| 0 898 04 | 501 |
| 0 898 04 | 538 |
| 0 898 04 | 541 |
| 0 898 40 | 501 |
| 0 898 40 | 538 |
| 0 899 06 | 541 |
| 0 899 07 | 541 |
| **09** | |
| 0 904 72 | 191 |
| 0 916 55 | 533 |
| 0 916 56 | 533 |
| 0 916 57 | 533 |
| 0 919 06 | 550 |
| 0 919 06 | 553 |
| 0 919 07 | 550 |
| 0 919 07 | 553 |
| 0 919 10 | 550 |
| 0 919 10 | 553 |
| 0 919 11 | 550 |
| 0 919 11 | 553 |
| 0 919 12 | 553 |
| 0 919 14 | 533 |
| 0 919 14 | 553 |
| 0 919 15 | 553 |
| 0 919 16 | 553 |
| 0 919 17 | 553 |
| 0 919 45 | 660 |
| 0 920 01 | 550 |
| 0 920 02 | 550 |
| 0 920 05 | 550 |
| 0 920 11 | 550 |
| 0 920 12 | 550 |
| 0 920 20 | 550 |
| 0 920 22 | 550 |
| 0 920 32 | 550 |
| 0 920 44 | 550 |
| 0 920 52 | 550 |
| 0 920 94 | 550 |
| 0 921 22 | 550 |
| 0 921 66 | 550 |
| 0 921 76 | 550 |
| 0 921 86 | 550 |
| 0 921 96 | 550 |
| 0 922 84 | 550 |
| 0 968 00 | 553 |
| 0 968 01 | 553 |
| 0 968 03 | 553 |
| 0 968 05 | 553 |
| 0 968 06 | 553 |
| 0 968 07 | 553 |
| 0 968 08 | 553 |
| 0 968 09 | 553 |
| 0 968 20 | 553 |
| 0 968 21 | 553 |
| 0 968 22 | 553 |
| 0 968 23 | 553 |
| 0 968 24 | 553 |
| 0 968 25 | 553 |
| 0 968 26 | 553 |
| 0 968 27 | 553 |
| 0 968 28 | 553 |
| 0 968 29 | 553 |
| 0 968 30 | 553 |
| 0 968 31 | 553 |
| 0 968 32 | 553 |
| 0 968 33 | 553 |
| 0 968 34 | 553 |
| 0 968 35 | 553 |
| 0 968 36 | 553 |
| 0 968 37 | 553 |
| 0 968 38 | 553 |
| 0 968 39 | 553 |
| 0 968 40 | 553 |
| 0 968 41 | 553 |
| 0 968 43 | 553 |
| 0 968 45 | 553 |
| 0 968 46 | 553 |
| 0 968 47 | 553 |
| 0 968 48 | 553 |
| 0 968 49 | 553 |
| 0 980 00 | 553 |
| 0 980 01 | 553 |
| 0 980 03 | 553 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 0 980 05 | 553 |
| 0 980 06 | 553 |
| 0 980 07 | 553 |
| 0 980 08 | 553 |
| 0 980 09 | 553 |
| 0 980 20 | 553 |
| 0 980 21 | 553 |
| 0 980 22 | 553 |
| 0 980 23 | 553 |
| 0 980 24 | 553 |
| 0 980 25 | 553 |
| 0 980 26 | 553 |
| 0 980 27 | 553 |
| 0 980 28 | 553 |
| 0 980 29 | 553 |
| 0 980 41 | 553 |
| 0 980 43 | 553 |
| 0 980 45 | 553 |
| 0 980 46 | 553 |
| 0 980 47 | 553 |
| **1** | |
| 16102 | 549 |
| 16135 | 549 |
| 1 340 44 | 206 |
| 1 340 48 | 206 |
| 1 340 54 | 206 |
| 1 340 58 | 206 |
| 1 340 64 | 207 |
| 1 340 68 | 207 |
| 1 340 74 | 207 |
| 1 340 78 | 207 |
| 1 341 00 | 207 |
| 1 341 02 | 207 |
| 1 341 24 | 206 |
| 1 341 28 | 206 |
| 1 341 34 | 206 |
| 1 341 38 | 206 |
| 1 348 06 | 207 |
| 1 348 07 | 207 |
| 1 350 41 | 206 |
| 1 350 42 | 206 |
| 1 350 43 | 206 |
| 1 350 44 | 206 |
| 1 350 51 | 206 |
| 1 350 52 | 206 |
| 1 350 53 | 206 |
| 1 350 54 | 206 |
| 1 350 61 | 207 |
| 1 350 62 | 207 |
| 1 350 63 | 207 |
| 1 350 64 | 207 |
| 1 350 71 | 207 |
| 1 350 72 | 207 |
| 1 350 73 | 207 |
| 1 350 74 | 207 |
| 1 351 21 | 206 |
| 1 351 22 | 206 |
| 1 351 23 | 206 |
| 1 351 24 | 206 |
| 1 351 31 | 206 |
| 1 351 32 | 206 |
| 1 351 33 | 206 |
| 1 351 34 | 206 |
| 1 370 45 | 206 |
| 1 370 46 | 206 |
| 1 370 47 | 206 |
| 1 370 48 | 206 |
| 1 370 49 | 206 |
| 1 370 55 | 206 |
| 1 370 56 | 206 |
| 1 370 57 | 206 |
| 1 370 58 | 206 |
| 1 370 59 | 206 |
| 1 370 65 | 207 |
| 1 370 66 | 207 |
| 1 370 67 | 207 |
| 1 370 68 | 207 |
| 1 370 69 | 207 |
| 1 370 75 | 207 |
| 1 370 76 | 207 |
| 1 370 77 | 207 |
| 1 370 78 | 207 |
| 1 370 79 | 207 |
| 1 371 25 | 206 |
| 1 371 26 | 206 |
| 1 371 27 | 206 |
| 1 371 28 | 206 |
| 1 371 29 | 206 |
| 1 371 35 | 206 |
| 1 371 36 | 206 |
| 1 371 37 | 206 |
| 1 371 38 | 206 |
| 1 371 39 | 206 |
| 1 380 69 | 831 |
| 1 466 22 | 367 |
| 1 466 23 | 367 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 1 466 24 | 367 |
| 1 466 25 | 367 |
| 1 466 63 | 367 |
| 1 466 90 | 367 |
| 1 466 93 | 367 |
| 1 466 98 | 367 |
| 1 467 11 | 153 |
| 1 467 21 | 153 |
| 1 467 22 | 153 |
| 1 504 39 | 548 |
| 1 504 32 | 548 |
| 1 504 33 | 548 |
| 1 504 34 | 548 |
| 1000/10/1 | 266 |
| 1000/10/1 | 366 |
| 1000/10/2 | 266 |
| 1000/10/2 | 366 |
| 1000/10/3 | 266 |
| 1000/10/3 | 366 |
| 1000/16/4 | 266 |
| 1000/16/4 | 366 |
| 10M | 359 |
| 10MA | 359 |
| 11012B | 525 |
| 12MA | 359 |
| 12MA/M | 359 |
| 150418BA | 548 |
| 150418GR | 548 |
| 16100FI | 549 |
| 16100FIG | 549 |
| 16100FITH | 549 |
| 16100GO | 549 |
| 16100GV | 549 |
| 16136F/0 | 549 |
| 16136F/0G | 549 |
| 16136F/0TH | 549 |
| 16136F/6 | 549 |
| 16136F/6G | 549 |
| 16136F/6TH | 549 |
| **2** | |
| 2 770 71L | 577 |
| 2 775 50L | 577 |
| 2 778 02L | 594 |
| 2 778 04L | 594 |
| 2 778 06L | 594 |
| 2 778 14L | 594 |
| 2 778 16L | 594 |
| 2 778 22L | 594 |
| 2 780 01L | 572 |
| 2 780 11L | 572 |
| 2 780 30L | 573 |
| 2 780 40L | 573 |
| 2 785 94L | 582 |
| 210/10/1 | 266 |
| 210/10/1 | 366 |
| 210/10/2 | 266 |
| 210/10/2 | 366 |
| 210/10/3 | 266 |
| 210/10/3 | 366 |
| 210/16/4 | 266 |
| 210/16/4 | 366 |
| 2300NN | 524 |
| 24M | 359 |
| 2M | 359 |
| 2M/M | 359 |
| 2MA | 359 |
| 2MA/M | 359 |
| **3** | |
| 3456 | 435 |
| 3457 | 442 |
| 3477 | 418 |
| 3487 | 416 |
| 3488 | 416 |
| 3496 | 432 |
| 3515 | 432 |
| 3541 | 417 |
| 3542 | 417 |
| 3559 | 435 |
| 336904 | 432 |
| 346020 | 432 |
| 3 100 06 | 176 |
| 3 100 07 | 176 |
| 3 100 08 | 176 |
| 3 100 20 | 176 |
| 3 100 45 | 177 |
| 3 100 46 | 177 |
| 3 100 47 | 177 |
| 3 100 48 | 177 |
| 3 100 81 | 173 |
| 3 100 82 | 173 |
| 3 101 21 | 184 |
| 3 101 22 | 184 |
| 3 101 23 | 184 |
| 3 101 25 | 184 |
| 3 101 28 | 184 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 3 101 29 | 184 |
| 3 101 31 | 184 |
| 3 101 35 | 184 |
| 3 101 54 | 178 |
| 3 101 56 | 178 |
| 3 101 58 | 178 |
| 3 101 70 | 180 |
| 3 101 71 | 180 |
| 3 101 72 | 180 |
| 3 101 73 | 180 |
| 3 101 74 | 180 |
| 3 101 75 | 180 |
| 3 101 76 | 180 |
| 3 101 77 | 180 |
| 3 101 78 | 180 |
| 3 101 80 | 175 |
| 3 101 81 | 175 |
| 3 101 83 | 175 |
| 3 101 84 | 175 |
| 3 101 86 | 175 |
| 3 101 87 | 175 |
| 3 101 89 | 175 |
| 3 101 90 | 175 |
| 3 101 92 | 175 |
| 3 101 93 | 175 |
| 3 103 31 | 174 |
| 3 103 32 | 174 |
| 3 105 98 | 178 |
| 3 105 99 | 178 |
| 3 106 00 | 178 |
| 3 106 60 | 180 |
| 3 106 61 | 180 |
| 3 106 62 | 180 |
| 3 106 63 | 180 |
| 3 106 64 | 180 |
| 3 106 65 | 180 |
| 3 106 66 | 180 |
| 3 106 67 | 180 |
| 3 106 68 | 180 |
| 3 106 69 | 180 |
| 3 107 40 | 184 |
| 3 107 41 | 184 |
| 3 107 42 | 184 |
| 3 107 43 | 184 |
| 3 107 44 | 184 |
| 3 107 45 | 184 |
| 3 109 52 | 177 |
| 3 109 52 | 180 |
| 3 109 53 | 178 |
| 3 109 53 | 180 |
| 3 109 54 | 180 |
| 3 109 54 | 184 |
| 3 109 58 | 178 |
| 3 109 59 | 180 |
| 3 109 60 | 178 |
| 3 109 61 | 178 |
| 3 109 61 | 180 |
| 3 109 61 | 184 |
| 3 109 63 | 180 |
| 3 109 69 | 177 |
| 3 109 69 | 180 |
| 3 110 81 | 172 |
| 3 372 02 | 215 |
| 3 372 03 | 215 |
| 3 372 04 | 215 |
| 3 372 05 | 215 |
| 3 372 06 | 215 |
| 3 372 07 | 215 |
| 3 372 08 | 215 |
| 3 372 14 | 216 |
| 3 372 15 | 216 |
| 3 372 16 | 216 |
| 3 372 17 | 216 |
| 3 372 18 | 216 |
| 3 372 22 | 215 |
| 3 372 23 | 215 |
| 3 372 24 | 215 |
| 3 372 25 | 215 |
| 3 372 26 | 215 |
| 3 372 27 | 215 |
| 3 372 28 | 215 |
| 3 372 34 | 216 |
| 3 372 35 | 216 |
| 3 372 36 | 216 |
| 3 372 37 | 216 |
| 3 372 38 | 216 |
| 3 372 52 | 217 |
| 3 372 53 | 217 |
| 3 372 54 | 217 |
| 3 372 55 | 217 |
| 3 372 56 | 217 |
| 3 372 57 | 217 |
| 3 372 58 | 217 |
| 3 372 64 | 217 |
| 3 372 65 | 217 |
| 3 372 66 | 217 |
| 3 372 67 | 217 |
| 3 372 68 | 217 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 3 372 72 | 217 |
| 3 372 73 | 217 |
| 3 372 74 | 217 |
| 3 372 75 | 217 |
| 3 372 76 | 217 |
| 3 372 77 | 217 |
| 3 372 78 | 217 |
| 3 372 84 | 217 |
| 3 372 85 | 217 |
| 3 372 86 | 217 |
| 3 372 87 | 217 |
| 3 372 88 | 217 |
| 3 374 00 | 217 |
| 3 374 04 | 217 |
| 3 374 05 | 217 |
| 3 374 06 | 217 |
| 3 374 07 | 217 |
| 3 374 10 | 217 |
| 3 374 11 | 217 |
| 3 382 40 | 217 |
| 3 397 10 | 217 |
| 3 397 15 | 217 |
| 3 397 53 | 217 |
| 3 397 54 | 217 |
| 3 397 55 | 217 |
| 3 397 56 | 217 |
| 3 397 57 | 217 |
| 3 460 20 | 618 |
| 3 460 50 | 616 |
| 3 639 11 | 415 |
| 3 646 14 | 415 |
| 3 761 71 | 415 |
| 3 791 16 | 415 |
| 3488W | 416 |
| 3501/0 | 435 |
| 3501/1 | 435 |
| 3501/2 | 435 |
| 3501/3 | 435 |
| 3501/4 | 435 |
| 3501/5 | 435 |
| 3501/6 | 435 |
| 3501/7 | 435 |
| 3501/8 | 435 |
| 3501/9 | 435 |
| 3501/AMB | 435 |
| 3501/AUX | 435 |
| 3501/CEN | 435 |
| 3501/GEN | 435 |
| 3501/GR | 435 |
| 3501/OFF | 435 |
| 3501/OI | 435 |
| 3501/ON | 435 |
| 3501/PUL | 435 |
| 3501/SLA | 435 |
| 3501/T | 435 |
| 3501/T | 616 |
| 3501/TM | 435 |
| 3501K | 163 |
| 3501K | 435 |
| 3501K | 616 |
| 3501K/1 | 435 |
| **4** | |
| 4 014 27 | 201 |
| 4 014 77 | 201 |
| 4 015 17 | 201 |
| 4 015 27 | 201 |
| 4 015 67 | 201 |
| 4 015 77 | 201 |
| 4 016 66 | 211 |
| 4 016 67 | 211 |
| 4 016 68 | 211 |
| 4 016 69 | 211 |
| 4 017 01 | 210 |
| 4 017 02 | 210 |
| 4 017 03 | 210 |
| 4 017 04 | 210 |
| 4 017 06 | 210 |
| 4 017 07 | 210 |
| 4 017 08 | 210 |
| 4 017 09 | 210 |
| 4 017 11 | 210 |
| 4 017 12 | 210 |
| 4 017 13 | 210 |
| 4 017 14 | 210 |
| 4 017 16 | 210 |
| 4 017 17 | 210 |
| 4 017 18 | 210 |
| 4 017 19 | 210 |
| 4 017 22 | 210 |
| 4 017 23 | 210 |
| 4 017 24 | 210 |
| 4 017 25 | 210 |
| 4 017 26 | 210 |
| 4 017 27 | 210 |
| 4 018 44 | 211 |
| 4 018 45 | 211 |
| 4 018 50 | 211 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 018 51 | 211 |
| 4 018 53 | 211 |
| 4 018 53 | 213 |
| 4 018 55 | 211 |
| 4 018 56 | 207 |
| 4 018 56 | 211 |
| 4 018 61 | 211 |
| 4 018 62 | 211 |
| 4 018 63 | 211 |
| 4 018 64 | 211 |
| 4 018 71 | 211 |
| 4 018 72 | 211 |
| 4 018 73 | 211 |
| 4 018 74 | 211 |
| 4 020 56 | 104 |
| 4 020 57 | 104 |
| 4 020 59 | 104 |
| 4 020 60 | 104 |
| 4 024 10 | 104 |
| 4 024 11 | 104 |
| 4 024 12 | 104 |
| 4 030 04 | 105 |
| 4 030 05 | 105 |
| 4 030 32 | 105 |
| 4 030 33 | 105 |
| 4 035 74 | 105 |
| 4 035 75 | 105 |
| 4 035 76 | 105 |
| 4 035 77 | 105 |
| 4 035 78 | 105 |
| 4 035 79 | 105 |
| 4 035 80 | 105 |
| 4 035 84 | 105 |
| 4 035 85 | 105 |
| 4 035 86 | 105 |
| 4 035 87 | 105 |
| 4 035 88 | 105 |
| 4 035 89 | 105 |
| 4 035 90 | 105 |
| 4 036 04 | 105 |
| 4 036 05 | 105 |
| 4 036 06 | 105 |
| 4 036 07 | 105 |
| 4 036 08 | 105 |
| 4 036 09 | 105 |
| 4 036 10 | 105 |
| 4 036 14 | 105 |
| 4 036 15 | 105 |
| 4 036 16 | 105 |
| 4 036 17 | 105 |
| 4 036 18 | 105 |
| 4 036 19 | 105 |
| 4 036 20 | 105 |
| 4 036 24 | 105 |
| 4 036 25 | 105 |
| 4 036 26 | 105 |
| 4 036 27 | 105 |
| 4 036 28 | 105 |
| 4 036 29 | 105 |
| 4 036 30 | 105 |
| 4 043 00 | 293 |
| 4 043 01 | 293 |
| 4 043 02 | 293 |
| 4 043 03 | 293 |
| 4 043 04 | 293 |
| 4 043 05 | 293 |
| 4 043 60 | 293 |
| 4 043 61 | 293 |
| 4 043 62 | 293 |
| 4 043 63 | 293 |
| 4 043 64 | 293 |
| 4 043 65 | 293 |
| 4 043 66 | 293 |
| 4 043 67 | 293 |
| 4 043 68 | 293 |
| 4 043 69 | 293 |
| 4 043 70 | 293 |
| 4 043 71 | 293 |
| 4 043 80 | 293 |
| 4 043 81 | 293 |
| 4 043 82 | 293 |
| 4 043 83 | 293 |
| 4 043 84 | 293 |
| 4 044 30 | 288 |
| 4 044 31 | 288 |
| 4 044 32 | 289 |
| 4 044 33 | 289 |
| 4 044 35 | 288 |
| 4 044 36 | 288 |
| 4 044 37 | 288 |
| 4 044 38 | 288 |
| 4 044 39 | 288 |
| 4 044 40 | 288 |
| 4 044 41 | 288 |
| 4 044 42 | 288 |
| 4 044 43 | 288 |
| 4 044 44 | 288 |
| 4 044 50 | 288 |




Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 044 51 | 288 |
| 4 044 52 | 288 |
| 4 044 53 | 288 |
| 4 044 54 | 288 |
| 4 044 55 | 288 |
| 4 044 57 | 288 |
| 4 044 58 | 288 |
| 4 044 60 | 289 |
| 4 044 61 | 289 |
| 4 044 62 | 289 |
| 4 044 63 | 289 |
| 4 044 64 | 289 |
| 4 044 65 | 289 |
| 4 044 70 | 289 |
| 4 044 71 | 289 |
| 4 044 72 | 289 |
| 4 044 73 | 289 |
| 4 044 74 | 289 |
| 4 044 75 | 289 |
| 4 044 76 | 289 |
| 4 044 77 | 289 |
| 4 044 80 | 287 |
| 4 044 81 | 287 |
| 4 044 82 | 287 |
| 4 044 83 | 287 |
| 4 044 84 | 287 |
| 4 044 86 | 289 |
| 4 044 87 | 288 |
| 4 044 89 | 289 |
| 4 044 89 | 290 |
| 4 044 90 | 288 |
| 4 044 93 | 288 |
| 4 044 94 | 289 |
| 4 044 94 | 290 |
| 4 044 95 | 290 |
| 4 045 00 | 287 |
| 4 045 00 | 296 |
| 4 045 01 | 287 |
| 4 045 01 | 296 |
| 4 045 02 | 287 |
| 4 045 02 | 296 |
| 4 045 03 | 287 |
| 4 045 03 | 296 |
| 4 045 08 | 287 |
| 4 045 08 | 296 |
| 4 045 09 | 287 |
| 4 045 09 | 296 |
| 4 045 10 | 287 |
| 4 045 10 | 296 |
| 4 045 11 | 287 |
| 4 045 11 | 296 |
| 4 045 12 | 287 |
| 4 045 12 | 296 |
| 4 045 13 | 287 |
| 4 045 13 | 296 |
| 4 045 15 | 287 |
| 4 045 15 | 296 |
| 4 045 16 | 287 |
| 4 045 16 | 296 |
| 4 045 17 | 287 |
| 4 045 17 | 296 |
| 4 045 18 | 287 |
| 4 045 18 | 296 |
| 4 045 19 | 287 |
| 4 045 19 | 296 |
| 4 045 20 | 287 |
| 4 045 20 | 296 |
| 4 045 21 | 287 |
| 4 045 21 | 296 |
| 4 045 22 | 287 |
| 4 045 22 | 296 |
| 4 045 23 | 287 |
| 4 045 23 | 296 |
| 4 045 24 | 287 |
| 4 045 24 | 296 |
| 4 045 25 | 287 |
| 4 045 25 | 296 |
| 4 045 26 | 287 |
| 4 045 26 | 296 |
| 4 045 27 | 287 |
| 4 045 27 | 296 |
| 4 045 30 | 289 |
| 4 045 31 | 289 |
| 4 045 40 | 290 |
| 4 045 41 | 290 |
| 4 045 42 | 290 |
| 4 045 43 | 290 |
| 4 045 45 | 290 |
| 4 045 46 | 290 |
| 4 045 50 | 290 |
| 4 045 51 | 290 |
| 4 045 52 | 290 |
| 4 045 53 | 290 |
| 4 045 60 | 290 |
| 4 045 61 | 290 |
| 4 045 62 | 290 |
| 4 045 63 | 290 |
| 4 046 00 | 297 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 046 02 | 297 |
| 4 046 04 | 297 |
| 4 046 06 | 297 |
| 4 046 10 | 297 |
| 4 046 11 | 297 |
| 4 046 12 | 297 |
| 4 046 13 | 297 |
| 4 046 16 | 297 |
| 4 046 17 | 297 |
| 4 046 20 | 297 |
| 4 046 21 | 297 |
| 4 046 22 | 297 |
| 4 046 23 | 297 |
| 4 046 26 | 297 |
| 4 046 27 | 297 |
| 4 046 31 | 297 |
| 4 046 33 | 297 |
| 4 046 36 | 297 |
| 4 046 37 | 297 |
| 4 046 40 | 297 |
| 4 046 41 | 297 |
| 4 046 42 | 297 |
| 4 046 43 | 297 |
| 4 046 46 | 297 |
| 4 046 47 | 297 |
| 4 046 51 | 297 |
| 4 046 53 | 297 |
| 4 046 56 | 297 |
| 4 046 57 | 297 |
| 4 046 59 | 297 |
| 4 046 60 | 296 |
| 4 046 65 | 297 |
| 4 046 66 | 297 |
| 4 046 67 | 297 |
| 4 046 68 | 295 |
| 4 046 70 | 297 |
| 4 046 71 | 297 |
| 4 046 72 | 297 |
| 4 046 73 | 297 |
| 4 046 74 | 297 |
| 4 046 75 | 297 |
| 4 046 79 | 297 |
| 4 046 80 | 297 |
| 4 046 81 | 297 |
| 4 046 82 | 297 |
| 4 046 83 | 297 |
| 4 046 85 | 297 |
| 4 046 86 | 297 |
| 4 046 87 | 297 |
| 4 046 88 | 297 |
| 4 046 89 | 297 |
| 4 046 90 | 297 |
| 4 046 91 | 297 |
| 4 046 92 | 297 |
| 4 046 93 | 297 |
| 4 049 05 | 266 |
| 4 049 05 | 366 |
| 4 049 06 | 266 |
| 4 049 06 | 366 |
| 4 049 26 | 266 |
| 4 049 26 | 366 |
| 4 049 37 | 266 |
| 4 049 37 | 366 |
| 4 049 38 | 266 |
| 4 049 38 | 366 |
| 4 049 39 | 266 |
| 4 049 39 | 366 |
| 4 049 40 | 266 |
| 4 049 40 | 366 |
| 4 049 41 | 266 |
| 4 049 41 | 366 |
| 4 049 42 | 266 |
| 4 049 42 | 366 |
| 4 049 43 | 266 |
| 4 049 43 | 366 |
| 4 049 44 | 266 |
| 4 049 44 | 366 |
| 4 049 45 | 266 |
| 4 049 45 | 366 |
| 4 049 88 | 266 |
| 4 049 88 | 366 |
| 4 049 89 | 266 |
| 4 049 89 | 366 |
| 4 049 90 | 266 |
| 4 049 90 | 366 |
| 4 049 91 | 266 |
| 4 049 91 | 366 |
| 4 050 23 | 284 |
| 4 050 24 | 284 |
| 4 050 25 | 284 |
| 4 050 26 | 284 |
| 4 050 34 | 284 |
| 4 050 35 | 284 |
| 4 050 36 | 284 |
| 4 052 24 | 286 |
| 4 052 26 | 79 |
| 4 052 26 | 120 |
| 4 052 26 | 220 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 052 26 | 229 |
| 4 052 26 | 242 |
| 4 052 26 | 253 |
| 4 052 30 | 285 |
| 4 052 40 | 286 |
| 4 052 41 | 286 |
| 4 052 42 | 286 |
| 4 052 46 | 286 |
| 4 052 46 | 295 |
| 4 052 47 | 286 |
| 4 052 47 | 295 |
| 4 052 48 | 286 |
| 4 052 48 | 295 |
| 4 052 49 | 286 |
| 4 052 49 | 295 |
| 4 052 51 | 286 |
| 4 052 51 | 295 |
| 4 062 58 | 119 |
| 4 062 59 | 119 |
| 4 062 60 | 119 |
| 4 062 62 | 119 |
| 4 062 66 | 119 |
| 4 062 76 | 119 |
| 4 062 78 | 119 |
| 4 062 82 | 119 |
| 4 062 85 | 119 |
| 4 062 86 | 119 |
| 4 062 87 | 119 |
| 4 062 88 | 120 |
| 4 062 89 | 120 |
| 4 062 90 | 120 |
| 4 062 91 | 120 |
| 4 062 92 | 120 |
| 4 062 95 | 120 |
| 4 063 03 | 120 |
| 4 063 04 | 120 |
| 4 063 05 | 120 |
| 4 063 06 | 120 |
| 4 063 07 | 120 |
| 4 063 10 | 120 |
| 4 063 11 | 120 |
| 4 063 12 | 120 |
| 4 063 14 | 120 |
| 4 063 16 | 120 |
| 4 063 19 | 120 |
| 4 064 01 | 83 |
| 4 064 03 | 83 |
| 4 064 32 | 83 |
| 4 064 34 | 83 |
| 4 064 41 | 83 |
| 4 064 49 | 83 |
| 4 064 50 | 83 |
| 4 064 57 | 83 |
| 4 064 59 | 83 |
| 4 064 61 | 83 |
| 4 064 69 | 83 |
| 4 064 70 | 83 |
| 4 064 77 | 83 |
| 4 064 79 | 83 |
| 4 064 81 | 83 |
| 4 064 89 | 83 |
| 4 064 90 | 83 |
| 4 065 27 | 83 |
| 4 065 28 | 83 |
| 4 065 43 | 83 |
| 4 065 44 | 83 |
| 4 065 46 | 83 |
| 4 065 47 | 83 |
| 4 075 06 | 110 |
| 4 075 07 | 110 |
| 4 075 09 | 110 |
| 4 075 10 | 110 |
| 4 075 11 | 110 |
| 4 075 12 | 110 |
| 4 075 13 | 110 |
| 4 075 14 | 110 |
| 4 075 15 | 110 |
| 4 075 58 | 110 |
| 4 075 59 | 110 |
| 4 075 61 | 110 |
| 4 075 62 | 110 |
| 4 075 63 | 110 |
| 4 075 64 | 110 |
| 4 075 65 | 110 |
| 4 075 66 | 110 |
| 4 075 67 | 110 |
| 4 076 21 | 110 |
| 4 076 22 | 110 |
| 4 076 24 | 110 |
| 4 076 25 | 110 |
| 4 076 26 | 110 |
| 4 076 27 | 110 |
| 4 076 28 | 110 |
| 4 076 29 | 110 |
| 4 076 30 | 110 |
| 4 076 62 | 109 |
| 4 076 63 | 109 |
| 4 076 64 | 109 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 076 66 | 109 |
| 4 076 68 | 109 |
| 4 076 70 | 109 |
| 4 076 71 | 109 |
| 4 076 72 | 109 |
| 4 076 73 | 109 |
| 4 076 74 | 109 |
| 4 076 75 | 109 |
| 4 076 76 | 109 |
| 4 077 24 | 109 |
| 4 077 26 | 109 |
| 4 077 28 | 109 |
| 4 077 29 | 109 |
| 4 077 30 | 109 |
| 4 077 31 | 109 |
| 4 077 32 | 109 |
| 4 077 48 | 109 |
| 4 077 49 | 109 |
| 4 077 50 | 109 |
| 4 077 50 | 374 |
| 4 077 52 | 109 |
| 4 077 52 | 374 |
| 4 077 54 | 109 |
| 4 077 56 | 109 |
| 4 077 57 | 109 |
| 4 077 58 | 109 |
| 4 077 59 | 109 |
| 4 077 60 | 109 |
| 4 077 61 | 109 |
| 4 077 62 | 109 |
| 4 077 92 | 109 |
| 4 077 93 | 109 |
| 4 077 94 | 109 |
| 4 077 96 | 109 |
| 4 077 98 | 109 |
| 4 078 00 | 109 |
| 4 078 01 | 109 |
| 4 078 02 | 109 |
| 4 078 03 | 109 |
| 4 078 04 | 109 |
| 4 078 05 | 109 |
| 4 078 06 | 109 |
| 4 078 51 | 109 |
| 4 078 52 | 109 |
| 4 078 53 | 109 |
| 4 078 55 | 109 |
| 4 078 57 | 109 |
| 4 078 59 | 109 |
| 4 078 60 | 109 |
| 4 078 61 | 109 |
| 4 078 62 | 109 |
| 4 078 63 | 109 |
| 4 078 64 | 109 |
| 4 078 65 | 109 |
| 4 079 20 | 110 |
| 4 079 21 | 110 |
| 4 079 22 | 110 |
| 4 079 24 | 110 |
| 4 079 26 | 110 |
| 4 079 28 | 110 |
| 4 079 29 | 110 |
| 4 079 30 | 110 |
| 4 079 31 | 110 |
| 4 079 32 | 110 |
| 4 079 33 | 110 |
| 4 079 34 | 110 |
| 4 079 67 | 111 |
| 4 079 69 | 111 |
| 4 079 71 | 111 |
| 4 079 72 | 111 |
| 4 079 73 | 111 |
| 4 079 74 | 111 |
| 4 079 75 | 111 |
| 4 079 76 | 111 |
| 4 079 77 | 111 |
| 4 080 27 | 111 |
| 4 080 29 | 111 |
| 4 080 31 | 111 |
| 4 080 32 | 111 |
| 4 080 33 | 111 |
| 4 080 34 | 111 |
| 4 080 35 | 111 |
| 4 080 36 | 111 |
| 4 080 37 | 111 |
| 4 080 85 | 111 |
| 4 080 87 | 111 |
| 4 080 89 | 111 |
| 4 080 90 | 111 |
| 4 080 91 | 111 |
| 4 080 92 | 111 |
| 4 080 93 | 111 |
| 4 080 94 | 111 |
| 4 080 95 | 111 |
| 4 081 43 | 111 |
| 4 081 45 | 111 |
| 4 081 47 | 111 |
| 4 081 48 | 111 |
| 4 081 49 | 111 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 081 50 | 111 |
| 4 081 51 | 111 |
| 4 081 52 | 111 |
| 4 081 53 | 111 |
| 4 089 66 | 113 |
| 4 089 67 | 113 |
| 4 090 15 | 113 |
| 4 090 16 | 113 |
| 4 090 89 | 113 |
| 4 090 90 | 113 |
| 4 091 11 | 112 |
| 4 091 12 | 112 |
| 4 091 14 | 112 |
| 4 091 15 | 112 |
| 4 091 16 | 112 |
| 4 091 17 | 112 |
| 4 091 18 | 112 |
| 4 091 19 | 112 |
| 4 091 20 | 112 |
| 4 091 40 | 112 |
| 4 091 99 | 112 |
| 4 092 00 | 112 |
| 4 092 02 | 112 |
| 4 092 03 | 112 |
| 4 092 04 | 112 |
| 4 092 05 | 112 |
| 4 092 06 | 112 |
| 4 092 07 | 112 |
| 4 092 08 | 112 |
| 4 092 28 | 112 |
| 4 092 29 | 112 |
| 4 092 30 | 112 |
| 4 092 51 | 112 |
| 4 092 52 | 112 |
| 4 092 54 | 112 |
| 4 092 55 | 112 |
| 4 092 56 | 112 |
| 4 092 57 | 112 |
| 4 092 58 | 112 |
| 4 092 59 | 112 |
| 4 092 60 | 112 |
| 4 092 80 | 112 |
| 4 092 81 | 112 |
| 4 092 82 | 112 |
| 4 093 33 | 112 |
| 4 093 34 | 112 |
| 4 093 36 | 112 |
| 4 093 37 | 112 |
| 4 093 38 | 112 |
| 4 093 39 | 112 |
| 4 093 40 | 112 |
| 4 093 41 | 112 |
| 4 093 42 | 112 |
| 4 093 62 | 112 |
| 4 093 63 | 112 |
| 4 093 64 | 112 |
| 4 094 58 | 113 |
| 4 094 59 | 113 |
| 4 094 60 | 113 |
| 4 095 06 | 113 |
| 4 095 07 | 113 |
| 4 095 08 | 113 |
| 4 095 40 | 113 |
| 4 095 41 | 113 |
| 4 095 42 | 113 |
| 4 097 53 | 114 |
| 4 097 54 | 114 |
| 4 097 55 | 114 |
| 4 097 56 | 114 |
| 4 097 57 | 114 |
| 4 097 58 | 114 |
| 4 097 59 | 114 |
| 4 097 60 | 114 |
| 4 097 61 | 114 |
| 4 097 62 | 114 |
| 4 097 63 | 114 |
| 4 097 64 | 114 |
| 4 097 66 | 114 |
| 4 097 67 | 114 |
| 4 097 68 | 114 |
| 4 097 69 | 114 |
| 4 097 70 | 114 |
| 4 097 71 | 114 |
| 4 097 72 | 114 |
| 4 097 73 | 114 |
| 4 097 74 | 114 |
| 4 097 75 | 114 |
| 4 097 76 | 114 |
| 4 097 77 | 114 |
| 4 097 79 | 114 |
| 4 097 80 | 114 |
| 4 097 81 | 114 |
| 4 097 82 | 114 |
| 4 097 83 | 114 |
| 4 097 84 | 114 |
| 4 097 85 | 114 |
| 4 097 86 | 114 |
| 4 097 87 | 114 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 097 88 | 114 |
| 4 097 89 | 114 |
| 4 097 90 | 114 |
| 4 097 92 | 114 |
| 4 097 93 | 114 |
| 4 097 94 | 114 |
| 4 097 95 | 114 |
| 4 097 96 | 114 |
| 4 097 97 | 114 |
| 4 097 98 | 114 |
| 4 097 99 | 114 |
| 4 098 00 | 114 |
| 4 098 01 | 114 |
| 4 098 02 | 114 |
| 4 098 03 | 114 |
| 4 098 05 | 115 |
| 4 098 06 | 115 |
| 4 098 07 | 115 |
| 4 098 08 | 115 |
| 4 098 09 | 115 |
| 4 098 10 | 115 |
| 4 098 11 | 115 |
| 4 098 12 | 115 |
| 4 098 13 | 115 |
| 4 098 14 | 115 |
| 4 098 15 | 115 |
| 4 098 16 | 115 |
| 4 098 18 | 115 |
| 4 098 19 | 115 |
| 4 098 20 | 115 |
| 4 098 21 | 115 |
| 4 098 22 | 115 |
| 4 098 23 | 115 |
| 4 098 24 | 115 |
| 4 098 31 | 115 |
| 4 098 32 | 115 |
| 4 098 33 | 115 |
| 4 098 34 | 115 |
| 4 098 35 | 115 |
| 4 098 36 | 115 |
| 4 098 37 | 115 |
| 4 098 38 | 115 |
| 4 098 39 | 115 |
| 4 098 40 | 115 |
| 4 098 41 | 115 |
| 4 098 42 | 115 |
| 4 098 44 | 115 |
| 4 098 45 | 115 |
| 4 098 46 | 115 |
| 4 098 47 | 115 |
| 4 098 48 | 115 |
| 4 098 49 | 115 |
| 4 098 50 | 115 |
| 4 098 51 | 115 |
| 4 098 52 | 115 |
| 4 098 53 | 115 |
| 4 098 54 | 115 |
| 4 098 55 | 115 |
| 4 098 76 | 115 |
| 4 098 77 | 115 |
| 4 098 78 | 115 |
| 4 098 79 | 115 |
| 4 098 80 | 115 |
| 4 098 81 | 115 |
| 4 098 82 | 115 |
| 4 098 83 | 115 |
| 4 098 84 | 115 |
| 4 098 85 | 115 |
| 4 100 07 | 116 |
| 4 100 08 | 116 |
| 4 100 09 | 116 |
| 4 100 10 | 116 |
| 4 100 11 | 116 |
| 4 100 12 | 116 |
| 4 100 13 | 116 |
| 4 100 14 | 116 |
| 4 100 15 | 116 |
| 4 100 20 | 116 |
| 4 100 21 | 116 |
| 4 100 22 | 116 |
| 4 100 23 | 116 |
| 4 100 24 | 116 |
| 4 100 25 | 116 |
| 4 100 26 | 116 |
| 4 100 27 | 116 |
| 4 100 28 | 116 |
| 4 100 33 | 116 |
| 4 100 34 | 116 |
| 4 100 35 | 116 |
| 4 100 36 | 116 |
| 4 100 37 | 116 |
| 4 100 38 | 116 |
| 4 100 39 | 116 |
| 4 100 40 | 116 |
| 4 100 41 | 116 |
| 4 101 47 | 116 |
| 4 101 48 | 116 |
| 4 101 49 | 116 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 101 50 | 116 |
| 4 101 51 | 116 |
| 4 101 52 | 116 |
| 4 101 53 | 116 |
| 4 101 54 | 116 |
| 4 101 60 | 116 |
| 4 101 61 | 116 |
| 4 101 62 | 116 |
| 4 101 63 | 116 |
| 4 101 64 | 116 |
| 4 101 65 | 116 |
| 4 101 66 | 116 |
| 4 101 67 | 116 |
| 4 101 73 | 116 |
| 4 101 74 | 116 |
| 4 101 75 | 116 |
| 4 101 76 | 116 |
| 4 101 77 | 116 |
| 4 101 78 | 116 |
| 4 101 79 | 116 |
| 4 101 80 | 116 |
| 4 104 01 | 117 |
| 4 104 02 | 117 |
| 4 104 13 | 117 |
| 4 104 14 | 117 |
| 4 104 24 | 117 |
| 4 104 26 | 117 |
| 4 104 28 | 117 |
| 4 104 29 | 117 |
| 4 104 31 | 117 |
| 4 104 32 | 117 |
| 4 104 34 | 117 |
| 4 104 35 | 117 |
| 4 104 46 | 117 |
| 4 104 57 | 117 |
| 4 104 62 | 117 |
| 4 104 71 | 117 |
| 4 104 72 | 117 |
| 4 104 74 | 117 |
| 4 104 75 | 117 |
| 4 104 77 | 117 |
| 4 104 80 | 117 |
| 4 104 83 | 117 |
| 4 104 86 | 117 |
| 4 104 89 | 117 |
| 4 104 93 | 117 |
| 4 104 99 | 117 |
| 4 105 00 | 117 |
| 4 105 11 | 117 |
| 4 105 12 | 117 |
| 4 105 21 | 117 |
| 4 105 23 | 117 |
| 4 105 25 | 117 |
| 4 105 26 | 117 |
| 4 105 28 | 117 |
| 4 105 29 | 117 |
| 4 105 31 | 117 |
| 4 105 33 | 117 |
| 4 105 34 | 117 |
| 4 105 45 | 117 |
| 4 105 46 | 117 |
| 4 105 55 | 117 |
| 4 105 60 | 117 |
| 4 105 76 | 118 |
| 4 105 77 | 118 |
| 4 105 83 | 118 |
| 4 105 84 | 118 |
| 4 106 05 | 118 |
| 4 106 06 | 118 |
| 4 106 08 | 118 |
| 4 106 11 | 118 |
| 4 106 12 | 118 |
| 4 106 24 | 118 |
| 4 106 28 | 118 |
| 4 106 36 | 118 |
| 4 106 37 | 118 |
| 4 106 40 | 118 |
| 4 106 43 | 118 |
| 4 106 44 | 118 |
| 4 106 59 | 118 |
| 4 107 80 | 107 |
| 4 107 81 | 107 |
| 4 107 91 | 107 |
| 4 107 92 | 107 |
| 4 107 93 | 107 |
| 4 107 94 | 107 |
| 4 107 95 | 107 |
| 4 107 96 | 107 |
| 4 107 97 | 107 |
| 4 108 19 | 107 |
| 4 108 20 | 107 |
| 4 108 21 | 107 |
| 4 108 22 | 107 |
| 4 108 23 | 107 |
| 4 108 24 | 107 |
| 4 108 25 | 107 |
| 4 108 53 | 107 |
| 4 108 54 | 107 |
| 4 108 55 | 107 |
| 4 108 56 | 107 |
| 4 108 57 | 107 |
| 4 108 58 | 107 |
| 4 108 59 | 107 |
| 4 108 81 | 107 |
| 4 108 82 | 107 |
| 4 108 83 | 107 |
| 4 108 84 | 107 |
| 4 108 85 | 107 |
| 4 108 86 | 107 |
| 4 111 85 | 107 |
| 4 111 86 | 107 |
| 4 111 87 | 107 |
| 4 111 88 | 107 |
| 4 111 89 | 107 |
| 4 111 90 | 107 |
| 4 111 91 | 107 |
| 4 111 92 | 107 |
| 4 112 04 | 107 |
| 4 112 05 | 107 |
| 4 112 06 | 107 |
| 4 112 07 | 107 |
| 4 112 08 | 107 |
| 4 112 09 | 107 |
| 4 112 10 | 107 |
| 4 112 11 | 107 |
| 4 112 33 | 107 |
| 4 112 34 | 107 |
| 4 112 35 | 107 |
| 4 112 36 | 107 |
| 4 112 37 | 107 |
| 4 112 38 | 107 |
| 4 112 39 | 107 |
| 4 112 40 | 107 |
| 4 112 41 | 107 |
| 4 112 42 | 107 |
| 4 112 44 | 107 |
| 4 112 45 | 107 |
| 4 112 46 | 107 |
| 4 112 47 | 107 |
| 4 115 00 | 106 |
| 4 115 04 | 106 |
| 4 115 05 | 106 |
| 4 115 06 | 106 |
| 4 115 07 | 106 |
| 4 115 08 | 106 |
| 4 115 24 | 106 |
| 4 115 25 | 106 |
| 4 115 26 | 106 |
| 4 115 27 | 106 |
| 4 115 28 | 106 |
| 4 115 43 | 106 |
| 4 115 54 | 106 |
| 4 115 55 | 106 |
| 4 115 56 | 106 |
| 4 115 69 | 106 |
| 4 115 70 | 106 |
| 4 115 71 | 106 |
| 4 115 90 | 106 |
| 4 115 91 | 106 |
| 4 115 92 | 106 |
| 4 116 60 | 106 |
| 4 116 61 | 106 |
| 4 116 62 | 106 |
| 4 116 63 | 106 |
| 4 116 64 | 106 |
| 4 116 65 | 106 |
| 4 116 66 | 106 |
| 4 116 67 | 106 |
| 4 116 68 | 106 |
| 4 116 69 | 106 |
| 4 116 74 | 106 |
| 4 116 75 | 106 |
| 4 116 76 | 106 |
| 4 116 78 | 106 |
| 4 116 84 | 106 |
| 4 116 85 | 106 |
| 4 116 86 | 106 |
| 4 116 88 | 106 |
| 4 116 94 | 106 |
| 4 116 95 | 106 |
| 4 116 96 | 106 |
| 4 116 97 | 106 |
| 4 117 33 | 106 |
| 4 117 34 | 106 |
| 4 117 35 | 106 |
| 4 117 90 | 106 |
| 4 117 91 | 106 |
| 4 117 92 | 106 |
| 4 117 93 | 106 |
| 4 118 21 | 105 |
| 4 118 42 | 106 |
| 4 118 43 | 106 |
| 4 118 44 | 106 |
| 4 118 45 | 106 |
| 4 118 46 | 106 |
| 4 118 47 | 106 |
| 4 118 48 | 106 |
| 4 118 49 | 106 |
| 4 120 00 | 162 |
| 4 120 02 | 162 |
| 4 120 04 | 162 |
| 4 120 15 | 411 |
| 4 120 40 | 162 |
| 4 120 41 | 162 |
| 4 120 42 | 162 |
| 4 120 43 | 162 |
| 4 120 45 | 160 |
| 4 120 47 | 161 |
| 4 120 51 | 160 |
| 4 120 52 | 161 |
| 4 120 53 | 161 |
| 4 120 55 | 161 |
| 4 120 57 | 161 |
| 4 120 58 | 161 |
| 4 120 59 | 161 |
| 4 120 60 | 161 |
| 4 120 65 | 162 |
| 4 120 68 | 162 |
| 4 120 69 | 162 |
| 4 120 74 | 162 |
| 4 120 75 | 162 |
| 4 120 80 | 162 |
| 4 120 81 | 162 |
| 4 120 82 | 162 |
| 4 120 83 | 162 |
| 4 120 90 | 162 |
| 4 120 91 | 162 |
| 4 120 92 | 162 |
| 4 120 93 | 162 |
| 4 121 01 | 157 |
| 4 121 02 | 157 |
| 4 121 03 | 157 |
| 4 121 04 | 157 |
| 4 121 05 | 157 |
| 4 121 06 | 157 |
| 4 121 07 | 157 |
| 4 121 12 | 157 |
| 4 121 14 | 157 |
| 4 121 16 | 157 |
| 4 121 17 | 157 |
| 4 121 19 | 157 |
| 4 121 23 | 157 |
| 4 121 24 | 157 |
| 4 121 25 | 157 |
| 4 121 26 | 157 |
| 4 121 31 | 157 |
| 4 121 32 | 157 |
| 4 121 33 | 157 |
| 4 121 36 | 157 |
| 4 121 38 | 157 |
| 4 121 39 | 157 |
| 4 121 42 | 157 |
| 4 121 46 | 157 |
| 4 121 47 | 157 |
| 4 121 49 | 157 |
| 4 121 50 | 157 |
| 4 121 51 | 157 |
| 4 121 52 | 157 |
| 4 121 53 | 157 |
| 4 121 54 | 157 |
| 4 121 57 | 157 |
| 4 121 58 | 157 |
| 4 121 62 | 157 |
| 4 121 63 | 157 |
| 4 121 64 | 157 |
| 4 121 65 | 157 |
| 4 121 66 | 157 |
| 4 121 67 | 157 |
| 4 121 68 | 157 |
| 4 121 69 | 157 |
| 4 122 20 | 130 |
| 4 122 24 | 130 |
| 4 122 25 | 130 |
| 4 122 30 | 130 |
| 4 122 40 | 130 |
| 4 122 42 | 130 |
| 4 122 44 | 130 |
| 4 122 45 | 130 |
| 4 122 60 | 130 |
| 4 122 61 | 130 |
| 4 122 64 | 130 |
| 4 122 65 | 130 |
| 4 122 70 | 129 |
| 4 122 72 | 129 |
| 4 122 74 | 129 |
| 4 122 75 | 129 |
| 4 122 80 | 129 |
| 4 122 81 | 129 |
| 4 122 82 | 129 |
| 4 122 83 | 129 |
| 4 122 84 | 129 |
| 4 122 85 | 129 |
| 4 122 86 | 129 |
| 4 122 97 | 130 |
| 4 122 98 | 130 |
| 4 122 99 | 130 |
| 4 123 00 | 130 |
| 4 123 01 | 130 |
| 4 123 03 | 129 |
| 4 123 10 | 130 |
| 4 124 00 | 136 |
| 4 124 05 | 136 |
| 4 124 08 | 136 |
| 4 124 10 | 136 |
| 4 124 12 | 136 |
| 4 124 16 | 136 |
| 4 124 29 | 137 |
| 4 124 29 | 139 |
| 4 124 30 | 139 |
| 4 124 31 | 139 |
| 4 124 34 | 137 |
| 4 124 36 | 137 |
| 4 124 37 | 137 |
| 4 124 39 | 137 |
| 4 125 01 | 138 |
| 4 125 02 | 138 |
| 4 125 03 | 139 |
| 4 125 21 | 139 |
| 4 125 23 | 139 |
| 4 125 24 | 139 |
| 4 125 27 | 139 |
| 4 125 33 | 139 |
| 4 125 35 | 139 |
| 4 125 36 | 139 |
| 4 125 41 | 139 |
| 4 125 44 | 138 |
| 4 125 45 | 138 |
| 4 125 48 | 138 |
| 4 125 51 | 138 |
| 4 125 53 | 138 |
| 4 125 56 | 138 |
| 4 125 57 | 138 |
| 4 125 58 | 138 |
| 4 125 59 | 138 |
| 4 125 60 | 138 |
| 4 125 61 | 138 |
| 4 125 62 | 138 |
| 4 125 63 | 138 |
| 4 126 02 | 143 |
| 4 126 23 | 146 |
| 4 126 26 | 146 |
| 4 126 31 | 144 |
| 4 126 33 | 144 |
| 4 126 41 | 144 |
| 4 126 54 | 144 |
| 4 126 57 | 144 |
| 4 126 81 | 144 |
| 4 127 80 | 145 |
| 4 127 83 | 145 |
| 4 127 90 | 145 |
| 4 127 94 | 145 |
| 4 127 95 | 145 |
| 4 128 12 | 145 |
| 4 128 13 | 145 |
| 4 128 23 | 145 |
| 4 128 28 | 145 |
| 4 128 60 | 146 |
| 4 128 72 | 144 |
| 4 128 73 | 144 |
| 4 129 00 | 134 |
| 4 129 01 | 134 |
| 4 129 02 | 134 |
| 4 129 03 | 134 |
| 4 129 08 | 136 |
| 4 129 09 | 136 |
| 4 129 10 | 136 |
| 4 129 11 | 136 |
| 4 129 14 | 136 |
| 4 129 15 | 136 |
| 4 129 16 | 136 |
| 4 129 20 | 136 |
| 4 129 26 | 136 |
| 4 129 27 | 136 |
| 4 129 28 | 136 |
| 4 129 30 | 136 |
| 4 129 31 | 136 |
| 4 129 32 | 136 |
| 4 129 40 | 136 |
| 4 129 50 | 152 |
| 4 129 50 | 597 |
| 4 129 51 | 152 |
| 4 129 52 | 152 |
| 4 130 96 | 152 |
| 4 130 98 | 152 |
| 4 131 07 | 152 |
| 4 140 33 | 169 |
| 4 140 34 | 169 |
| 4 140 35 | 169 |
| 4 140 36 | 169 |
| 4 140 37 | 169 |
| 4 140 38 | 169 |
| 4 141 55 | 168 |
| 4 141 56 | 168 |
| 4 141 85 | 168 |
| 4 141 86 | 168 |
| 4 142 21 | 168 |
| 4 142 23 | 168 |
| 4 142 24 | 168 |
| 4 142 26 | 168 |
| 4 142 44 | 168 |
| 4 142 46 | 168 |
| 4 142 81 | 168 |
| 4 142 82 | 168 |
| 4 142 83 | 168 |
| 4 144 26 | 168 |
| 4 144 28 | 168 |
| 4 144 29 | 168 |
| 4 144 46 | 168 |
| 4 144 48 | 168 |
| 4 144 49 | 168 |
| 4 146 25 | 168 |
| 4 146 26 | 168 |
| 4 146 27 | 168 |
| 4 146 28 | 168 |
| 4 146 29 | 168 |
| 4 146 30 | 168 |
| 4 146 81 | 168 |
| 4 146 82 | 168 |
| 4 149 01 | 159 |
| 4 149 02 | 159 |
| 4 149 03 | 159 |
| 4 149 07 | 159 |
| 4 149 08 | 159 |
| 4 149 09 | 159 |
| 4 149 10 | 159 |
| 4 149 14 | 159 |
| 4 149 19 | 158 |
| 4 149 20 | 158 |
| 4 149 23 | 158 |
| 4 149 26 | 158 |
| 4 149 29 | 158 |
| 4 149 30 | 158 |
| 4 149 31 | 158 |
| 4 149 32 | 158 |
| 4 149 36 | 159 |
| 4 149 38 | 55 |
| 4 149 38 | 63 |
| 4 149 38 | 159 |
| 4 149 38 | 163 |
| 4 149 39 | 55 |
| 4 149 39 | 63 |
| 4 149 39 | 159 |
| 4 149 39 | 163 |
| 4 149 40 | 159 |
| 4 149 45 | 159 |
| 4 149 47 | 159 |
| 4 149 47 | 194 |
| 4 149 48 | 55 |
| 4 149 48 | 63 |
| 4 149 48 | 159 |
| 4 149 48 | 163 |
| 4 149 48 | 194 |
| 4 149 49 | 55 |
| 4 149 49 | 63 |
| 4 149 49 | 159 |
| 4 149 49 | 163 |
| 4 149 49 | 194 |
| 4 160 80 | 91 |
| 4 160 86 | 91 |
| 4 160 90 | 91 |
| 4 160 96 | 91 |
| 4 161 00 | 91 |
| 4 161 06 | 91 |
| 4 161 10 | 91 |
| 4 161 16 | 91 |
| 4 161 20 | 91 |
| 4 161 26 | 91 |
| 4 161 30 | 91 |
| 4 161 36 | 91 |
| 4 161 50 | 91 |
| 4 161 56 | 91 |
| 4 161 70 | 91 |
| 4 161 76 | 91 |
| 4 161 90 | 91 |
| 4 161 96 | 91 |
| 4 162 10 | 91 |
| 4 162 16 | 91 |
| 4 162 30 | 91 |
| 4 162 36 | 91 |
| 4 162 56 | 91 |
| 4 162 59 | 91 |
| 4 162 76 | 91 |
| 4 162 79 | 91 |
| 4 162 86 | 91 |
| 4 162 89 | 91 |
| 4 162 96 | 91 |
| 4 162 99 | 91 |
| 4 163 06 | 91 |
| 4 163 09 | 91 |
| 4 163 16 | 91 |
| 4 163 19 | 91 |
| 4 163 26 | 91 |
| 4 163 29 | 91 |
| 4 163 36 | 91 |
| 4 163 39 | 91 |
| 4 163 46 | 91 |
| 4 163 49 | 91 |
| 4 163 56 | 91 |
| 4 163 59 | 91 |
| 4 164 26 | 92 |
| 4 164 36 | 92 |
| 4 164 46 | 92 |
| 4 164 56 | 92 |
| 4 164 66 | 92 |
| 4 164 76 | 92 |
| 4 164 86 | 92 |
| 4 164 96 | 92 |
| 4 165 06 | 92 |
| 4 165 16 | 92 |
| 4 165 26 | 92 |
| 4 166 60 | 92 |
| 4 166 61 | 92 |
| 4 166 62 | 92 |
| 4 166 63 | 92 |
| 4 166 64 | 92 |
| 4 166 65 | 92 |
| 4 166 66 | 92 |
| 4 166 67 | 92 |
| 4 166 68 | 92 |
| 4 166 69 | 92 |
| 4 166 70 | 92 |
| 4 166 71 | 92 |
| 4 166 72 | 92 |
| 4 166 73 | 92 |
| 4 166 74 | 92 |
| 4 166 75 | 92 |
| 4 166 76 | 92 |
| 4 166 77 | 92 |
| 4 167 03 | 92 |
| 4 167 04 | 92 |
| 4 167 05 | 92 |
| 4 167 06 | 92 |
| 4 167 07 | 92 |
| 4 167 08 | 92 |
| 4 167 09 | 92 |
| 4 167 10 | 92 |
| 4 168 00 | 92 |
| 4 168 06 | 92 |
| 4 168 20 | 92 |
| 4 168 26 | 35 |
| 4 168 26 | 62 |
| 4 168 26 | 92 |
| 4 168 49 | 93 |
| 4 168 50 | 93 |
| 4 168 51 | 93 |
| 4 168 53 | 93 |
| 4 168 54 | 93 |
| 4 168 55 | 93 |
| 4 168 58 | 93 |
| 4 168 79 | 93 |
| 4 168 80 | 93 |
| 4 168 87 | 93 |
| 4 170 00 | 92 |
| 4 170 06 | 92 |
| 4 170 20 | 92 |
| 4 170 26 | 92 |
| 4 170 40 | 92 |
| 4 170 46 | 92 |
| 4 170 60 | 92 |
| 4 170 66 | 92 |
| 4 171 40 | 92 |
| 4 171 46 | 92 |
| 4 171 60 | 93 |
| 4 173 00 | 88 |
| 4 173 01 | 88 |
| 4 173 02 | 88 |
| 4 173 03 | 88 |
| 4 173 04 | 88 |
| 4 173 05 | 88 |
| 4 173 06 | 88 |
| 4 173 07 | 88 |
| 4 173 08 | 88 |
| 4 173 09 | 88 |
| 4 173 10 | 88 |
| 4 173 11 | 88 |
| 4 173 12 | 88 |
| 4 173 13 | 88 |
| 4 173 14 | 88 |
| 4 173 15 | 88 |
| 4 173 60 | 88 |
| 4 173 61 | 88 |
| 4 173 62 | 88 |
| 4 173 63 | 88 |
| 4 173 64 | 88 |
| 4 173 65 | 88 |
| 4 173 66 | 88 |
| 4 173 67 | 88 |
| 4 173 68 | 88 |



Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 174 00 | 88 |
| 4 174 01 | 88 |
| 4 174 02 | 88 |
| 4 174 06 | 88 |
| 4 174 08 | 88 |
| 4 174 12 | 88 |
| 4 174 13 | 88 |
| 4 174 22 | 88 |
| 4 174 23 | 88 |
| 4 174 40 | 88 |
| 4 174 48 | 88 |
| 4 174 52 | 88 |
| 4 174 56 | 88 |
| 4 174 60 | 88 |
| 4 174 61 | 88 |
| 4 199 25 | 104 |
| 4 199 26 | 104 |
| 4 199 27 | 104 |
| 4 199 28 | 104 |
| 4 199 29 | 104 |
| 4 199 30 | 104 |
| 4 199 34 | 104 |
| 4 199 35 | 104 |
| 4 199 36 | 104 |
| 4 199 37 | 104 |
| 4 199 38 | 104 |
| 4 199 39 | 104 |
| 4 200 00 | 50 |
| 4 200 01 | 50 |
| 4 200 02 | 50 |
| 4 200 03 | 50 |
| 4 200 04 | 50 |
| 4 200 05 | 50 |
| 4 200 06 | 50 |
| 4 200 07 | 50 |
| 4 200 10 | 50 |
| 4 200 11 | 50 |
| 4 200 12 | 50 |
| 4 200 13 | 50 |
| 4 200 14 | 50 |
| 4 200 15 | 50 |
| 4 200 16 | 50 |
| 4 200 17 | 50 |
| 4 200 30 | 51 |
| 4 200 31 | 51 |
| 4 200 32 | 51 |
| 4 200 33 | 51 |
| 4 200 34 | 51 |
| 4 200 35 | 51 |
| 4 200 36 | 51 |
| 4 200 37 | 51 |
| 4 200 40 | 50 |
| 4 200 41 | 50 |
| 4 200 42 | 50 |
| 4 200 43 | 50 |
| 4 200 44 | 50 |
| 4 200 45 | 50 |
| 4 200 46 | 50 |
| 4 200 47 | 50 |
| 4 200 50 | 50 |
| 4 200 51 | 50 |
| 4 200 52 | 50 |
| 4 200 53 | 50 |
| 4 200 54 | 50 |
| 4 200 55 | 50 |
| 4 200 56 | 50 |
| 4 200 57 | 50 |
| 4 200 70 | 51 |
| 4 200 71 | 51 |
| 4 200 72 | 51 |
| 4 200 73 | 51 |
| 4 200 74 | 51 |
| 4 200 75 | 51 |
| 4 200 76 | 51 |
| 4 200 77 | 51 |
| 4 200 80 | 50 |
| 4 200 81 | 50 |
| 4 200 82 | 50 |
| 4 200 83 | 50 |
| 4 200 84 | 50 |
| 4 200 85 | 50 |
| 4 200 86 | 50 |
| 4 200 87 | 50 |
| 4 200 90 | 50 |
| 4 200 91 | 50 |
| 4 200 92 | 50 |
| 4 200 93 | 50 |
| 4 200 94 | 50 |
| 4 200 95 | 50 |
| 4 200 96 | 50 |
| 4 200 97 | 50 |
| 4 201 10 | 51 |
| 4 201 11 | 51 |
| 4 201 12 | 51 |
| 4 201 13 | 51 |
| 4 201 14 | 51 |
| 4 201 15 | 51 |
| 4 201 16 | 51 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 201 17 | 51 |
| 4 201 20 | 50 |
| 4 201 21 | 50 |
| 4 201 22 | 50 |
| 4 201 23 | 50 |
| 4 201 24 | 50 |
| 4 201 25 | 50 |
| 4 201 26 | 50 |
| 4 201 27 | 50 |
| 4 201 30 | 50 |
| 4 201 31 | 50 |
| 4 201 32 | 50 |
| 4 201 33 | 50 |
| 4 201 34 | 50 |
| 4 201 35 | 50 |
| 4 201 36 | 50 |
| 4 201 37 | 50 |
| 4 201 50 | 51 |
| 4 201 51 | 51 |
| 4 201 52 | 51 |
| 4 201 53 | 51 |
| 4 201 54 | 51 |
| 4 201 55 | 51 |
| 4 201 56 | 51 |
| 4 201 57 | 51 |
| 4 201 97 | 82 |
| 4 201 98 | 82 |
| 4 201 99 | 82 |
| 4 202 05 | 52 |
| 4 202 07 | 52 |
| 4 202 08 | 52 |
| 4 202 09 | 52 |
| 4 202 15 | 52 |
| 4 202 17 | 52 |
| 4 202 18 | 52 |
| 4 202 19 | 52 |
| 4 202 25 | 52 |
| 4 202 27 | 52 |
| 4 202 28 | 52 |
| 4 202 29 | 52 |
| 4 202 35 | 52 |
| 4 202 37 | 52 |
| 4 202 38 | 52 |
| 4 202 39 | 52 |
| 4 202 45 | 52 |
| 4 202 47 | 52 |
| 4 202 48 | 52 |
| 4 202 49 | 52 |
| 4 202 55 | 52 |
| 4 202 57 | 52 |
| 4 202 58 | 52 |
| 4 202 59 | 52 |
| 4 202 65 | 52 |
| 4 202 67 | 52 |
| 4 202 68 | 52 |
| 4 202 69 | 52 |
| 4 202 75 | 52 |
| 4 202 77 | 52 |
| 4 202 78 | 52 |
| 4 202 79 | 52 |
| 4 202 85 | 52 |
| 4 202 87 | 52 |
| 4 202 88 | 52 |
| 4 202 89 | 52 |
| 4 202 98 | 82 |
| 4 202 99 | 82 |
| 4 203 00 | 82 |
| 4 203 02 | 53 |
| 4 203 05 | 53 |
| 4 203 07 | 53 |
| 4 203 09 | 53 |
| 4 203 12 | 53 |
| 4 203 15 | 53 |
| 4 203 17 | 53 |
| 4 203 19 | 53 |
| 4 203 22 | 54 |
| 4 203 25 | 54 |
| 4 203 27 | 54 |
| 4 203 29 | 54 |
| 4 203 32 | 53 |
| 4 203 35 | 53 |
| 4 203 37 | 53 |
| 4 203 39 | 53 |
| 4 203 42 | 53 |
| 4 203 45 | 53 |
| 4 203 47 | 53 |
| 4 203 49 | 53 |
| 4 203 52 | 54 |
| 4 203 55 | 54 |
| 4 203 57 | 54 |
| 4 203 59 | 54 |
| 4 203 62 | 53 |
| 4 203 65 | 53 |
| 4 203 67 | 53 |
| 4 203 69 | 53 |
| 4 203 72 | 53 |
| 4 203 75 | 53 |
| 4 203 77 | 53 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 203 79 | 53 |
| 4 203 82 | 54 |
| 4 203 85 | 54 |
| 4 203 87 | 54 |
| 4 203 89 | 54 |
| 4 204 02 | 53 |
| 4 204 05 | 53 |
| 4 204 07 | 53 |
| 4 204 09 | 53 |
| 4 204 12 | 53 |
| 4 204 15 | 53 |
| 4 204 17 | 53 |
| 4 204 19 | 53 |
| 4 204 22 | 54 |
| 4 204 25 | 54 |
| 4 204 27 | 54 |
| 4 204 29 | 54 |
| 4 204 32 | 53 |
| 4 204 35 | 53 |
| 4 204 37 | 53 |
| 4 204 39 | 53 |
| 4 204 42 | 53 |
| 4 204 45 | 53 |
| 4 204 47 | 53 |
| 4 204 49 | 53 |
| 4 204 52 | 54 |
| 4 204 55 | 54 |
| 4 204 57 | 54 |
| 4 204 59 | 54 |
| 4 204 62 | 53 |
| 4 204 65 | 53 |
| 4 204 67 | 53 |
| 4 204 69 | 53 |
| 4 204 72 | 53 |
| 4 204 75 | 53 |
| 4 204 77 | 53 |
| 4 204 79 | 53 |
| 4 204 82 | 54 |
| 4 204 85 | 54 |
| 4 204 87 | 54 |
| 4 204 89 | 54 |
| 4 206 05 | 52 |
| 4 206 07 | 52 |
| 4 206 08 | 52 |
| 4 206 09 | 52 |
| 4 206 15 | 52 |
| 4 206 17 | 52 |
| 4 206 18 | 52 |
| 4 206 19 | 52 |
| 4 206 25 | 52 |
| 4 206 27 | 52 |
| 4 206 28 | 52 |
| 4 206 29 | 52 |
| 4 206 35 | 53 |
| 4 206 37 | 53 |
| 4 206 38 | 53 |
| 4 206 39 | 53 |
| 4 206 45 | 53 |
| 4 206 47 | 53 |
| 4 206 48 | 53 |
| 4 206 49 | 53 |
| 4 206 55 | 54 |
| 4 206 57 | 54 |
| 4 206 58 | 54 |
| 4 206 59 | 54 |
| 4 206 65 | 53 |
| 4 206 67 | 53 |
| 4 206 68 | 53 |
| 4 206 69 | 53 |
| 4 206 75 | 53 |
| 4 206 77 | 53 |
| 4 206 78 | 53 |
| 4 206 79 | 53 |
| 4 206 85 | 54 |
| 4 206 87 | 54 |
| 4 206 88 | 54 |
| 4 206 89 | 54 |
| 4 207 34 | 50 |
| 4 207 35 | 51 |
| 4 207 36 | 50 |
| 4 207 37 | 51 |
| 4 207 38 | 50 |
| 4 207 39 | 51 |
| 4 207 40 | 50 |
| 4 207 41 | 51 |
| 4 207 42 | 50 |
| 4 207 43 | 51 |
| 4 207 44 | 50 |
| 4 207 45 | 51 |
| 4 207 46 | 50 |
| 4 207 47 | 51 |
| 4 207 48 | 50 |
| 4 207 49 | 51 |
| 4 207 50 | 52 |
| 4 207 51 | 52 |
| 4 207 52 | 52 |
| 4 207 53 | 52 |
| 4 207 54 | 52 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 207 55 | 52 |
| 4 207 56 | 52 |
| 4 207 57 | 52 |
| 4 210 00 | 56 |
| 4 210 01 | 56 |
| 4 210 02 | 56 |
| 4 210 03 | 56 |
| 4 210 04 | 56 |
| 4 210 05 | 56 |
| 4 210 06 | 56 |
| 4 210 07 | 56 |
| 4 210 08 | 56 |
| 4 210 09 | 56 |
| 4 210 10 | 56 |
| 4 210 11 | 56 |
| 4 210 11 | 62 |
| 4 210 12 | 56 |
| 4 210 13 | 56 |
| 4 210 14 | 56 |
| 4 210 15 | 56 |
| 4 210 16 | 56 |
| 4 210 17 | 56 |
| 4 210 18 | 56 |
| 4 210 19 | 56 |
| 4 210 20 | 56 |
| 4 210 21 | 56 |
| 4 210 22 | 56 |
| 4 210 23 | 56 |
| 4 210 24 | 56 |
| 4 210 25 | 56 |
| 4 210 26 | 51 |
| 4 210 27 | 51 |
| 4 210 28 | 51 |
| 4 210 29 | 51 |
| 4 210 30 | 55 |
| 4 210 31 | 55 |
| 4 210 32 | 51 |
| 4 210 33 | 51 |
| 4 210 34 | 55 |
| 4 210 35 | 55 |
| 4 210 36 | 51 |
| 4 210 37 | 51 |
| 4 210 38 | 55 |
| 4 210 39 | 55 |
| 4 210 40 | 51 |
| 4 210 41 | 51 |
| 4 210 42 | 55 |
| 4 210 43 | 55 |
| 4 210 44 | 51 |
| 4 210 44 | 55 |
| 4 210 45 | 56 |
| 4 210 46 | 56 |
| 4 210 47 | 56 |
| 4 210 48 | 56 |
| 4 210 49 | 56 |
| 4 210 50 | 51 |
| 4 210 51 | 51 |
| 4 210 52 | 55 |
| 4 210 53 | 55 |
| 4 210 54 | 51 |
| 4 210 55 | 51 |
| 4 210 56 | 55 |
| 4 210 57 | 55 |
| 4 210 58 | 56 |
| 4 210 59 | 56 |
| 4 210 60 | 56 |
| 4 210 61 | 56 |
| 4 210 62 | 56 |
| 4 210 63 | 56 |
| 4 210 64 | 56 |
| 4 210 65 | 56 |
| 4 210 66 | 56 |
| 4 210 67 | 56 |
| 4 210 68 | 51 |
| 4 210 68 | 229 |
| 4 210 68 | 242 |
| 4 210 68 | 253 |
| 4 210 69 | 55 |
| 4 210 69 | 229 |
| 4 210 69 | 242 |
| 4 210 69 | 253 |
| 4 210 70 | 51 |
| 4 210 70 | 55 |
| 4 210 71 | 51 |
| 4 210 71 | 229 |
| 4 210 71 | 242 |
| 4 210 71 | 253 |
| 4 210 72 | 55 |
| 4 210 72 | 229 |
| 4 210 72 | 242 |
| 4 210 72 | 253 |
| 4 210 73 | 51 |
| 4 210 73 | 229 |
| 4 210 73 | 242 |
| 4 210 73 | 253 |
| 4 210 74 | 55 |
| 4 210 74 | 229 |
| 4 210 74 | 242 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 210 74 | 253 |
| 4 210 75 | 55 |
| 4 210 75 | 63 |
| 4 210 75 | 163 |
| 4 210 83 | 55 |
| 4 210 83 | 63 |
| 4 220 00 | 58 |
| 4 220 01 | 58 |
| 4 220 02 | 58 |
| 4 220 03 | 58 |
| 4 220 04 | 58 |
| 4 220 05 | 58 |
| 4 220 06 | 58 |
| 4 220 07 | 58 |
| 4 220 08 | 58 |
| 4 220 09 | 58 |
| 4 220 10 | 58 |
| 4 220 11 | 58 |
| 4 220 12 | 58 |
| 4 220 13 | 58 |
| 4 220 56 | 58 |
| 4 220 58 | 58 |
| 4 220 60 | 58 |
| 4 220 61 | 58 |
| 4 220 63 | 58 |
| 4 220 65 | 58 |
| 4 220 66 | 58 |
| 4 220 68 | 58 |
| 4 220 70 | 58 |
| 4 220 71 | 58 |
| 4 220 73 | 58 |
| 4 220 75 | 58 |
| 4 220 76 | 58 |
| 4 220 78 | 58 |
| 4 220 80 | 58 |
| 4 220 81 | 58 |
| 4 220 83 | 58 |
| 4 220 85 | 58 |
| 4 220 86 | 58 |
| 4 220 88 | 58 |
| 4 220 90 | 58 |
| 4 220 91 | 58 |
| 4 220 93 | 58 |
| 4 220 95 | 58 |
| 4 220 96 | 58 |
| 4 220 98 | 58 |
| 4 221 00 | 58 |
| 4 221 01 | 58 |
| 4 221 03 | 58 |
| 4 221 05 | 58 |
| 4 221 06 | 58 |
| 4 221 08 | 58 |
| 4 221 10 | 58 |
| 4 221 11 | 58 |
| 4 221 13 | 58 |
| 4 221 15 | 58 |
| 4 221 16 | 58 |
| 4 221 18 | 58 |
| 4 221 20 | 58 |
| 4 221 21 | 58 |
| 4 221 23 | 58 |
| 4 221 25 | 58 |
| 4 221 26 | 58 |
| 4 221 28 | 58 |
| 4 221 30 | 58 |
| 4 221 31 | 58 |
| 4 221 33 | 58 |
| 4 221 35 | 58 |
| 4 222 16 | 82 |
| 4 222 17 | 82 |
| 4 222 18 | 82 |
| 4 222 19 | 82 |
| 4 222 20 | 59 |
| 4 222 21 | 59 |
| 4 222 22 | 59 |
| 4 222 23 | 59 |
| 4 222 24 | 59 |
| 4 222 25 | 59 |
| 4 222 26 | 59 |
| 4 222 27 | 59 |
| 4 222 28 | 59 |
| 4 222 29 | 59 |
| 4 222 30 | 59 |
| 4 222 30 | 61 |
| 4 222 31 | 59 |
| 4 222 32 | 59 |
| 4 222 33 | 59 |
| 4 222 34 | 59 |
| 4 222 35 | 59 |
| 4 222 36 | 59 |
| 4 222 37 | 59 |
| 4 222 38 | 59 |
| 4 222 39 | 62 |
| 4 222 40 | 62 |
| 4 222 41 | 62 |
| 4 222 42 | 62 |
| 4 222 43 | 62 |
| 4 222 44 | 62 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 222 45 | 62 |
| 4 222 46 | 62 |
| 4 222 47 | 62 |
| 4 222 48 | 62 |
| 4 222 49 | 62 |
| 4 222 63 | 60 |
| 4 222 64 | 60 |
| 4 222 65 | 60 |
| 4 222 66 | 60 |
| 4 222 68 | 60 |
| 4 222 69 | 60 |
| 4 222 70 | 60 |
| 4 222 71 | 60 |
| 4 223 12 | 60 |
| 4 223 13 | 60 |
| 4 223 14 | 60 |
| 4 223 15 | 60 |
| 4 223 18 | 60 |
| 4 223 19 | 60 |
| 4 223 20 | 60 |
| 4 223 21 | 60 |
| 4 223 24 | 60 |
| 4 223 25 | 60 |
| 4 223 26 | 60 |
| 4 223 27 | 60 |
| 4 223 30 | 60 |
| 4 223 31 | 60 |
| 4 223 32 | 60 |
| 4 223 33 | 60 |
| 4 223 36 | 60 |
| 4 223 37 | 60 |
| 4 223 38 | 60 |
| 4 223 42 | 60 |
| 4 223 43 | 60 |
| 4 223 44 | 60 |
| 4 223 60 | 60 |
| 4 223 61 | 60 |
| 4 223 62 | 60 |
| 4 223 63 | 60 |
| 4 223 66 | 60 |
| 4 223 67 | 60 |
| 4 223 68 | 60 |
| 4 223 69 | 60 |
| 4 223 72 | 60 |
| 4 223 73 | 60 |
| 4 223 74 | 60 |
| 4 223 75 | 60 |
| 4 223 78 | 60 |
| 4 223 79 | 60 |
| 4 223 80 | 60 |
| 4 223 81 | 60 |
| 4 223 84 | 60 |
| 4 223 85 | 60 |
| 4 223 86 | 60 |
| 4 223 90 | 60 |
| 4 223 91 | 60 |
| 4 223 92 | 60 |
| 4 224 91 | 82 |
| 4 224 92 | 82 |
| 4 224 93 | 82 |
| 4 224 95 | 82 |
| 4 224 96 | 82 |
| 4 224 97 | 82 |
| 4 225 86 | 61 |
| 4 225 87 | 61 |
| 4 225 88 | 61 |
| 4 225 89 | 61 |
| 4 225 90 | 61 |
| 4 225 91 | 61 |
| 4 225 93 | 61 |
| 4 225 94 | 61 |
| 4 225 95 | 61 |
| 4 226 30 | 59 |
| 4 226 80 | 76 |
| 4 226 82 | 76 |
| 4 226 83 | 76 |
| 4 226 86 | 76 |
| 4 226 87 | 35 |
| 4 226 87 | 76 |
| 4 226 88 | 35 |
| 4 226 88 | 76 |
| 4 226 89 | 76 |
| 4 226 90 | 76 |
| 4 226 91 | 76 |
| 4 226 92 | 76 |
| 4 228 00 | 56 |
| 4 228 01 | 56 |
| 4 228 02 | 56 |
| 4 228 03 | 56 |
| 4 228 04 | 59 |
| 4 228 04 | 61 |
| 4 228 05 | 59 |
| 4 228 05 | 61 |
| 4 460 00 | 671 |
| 4 460 01 | 671 |
| 4 460 02 | 671 |
| 4 460 03 | 671 |
| 4 460 04 | 671 |

Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 4 460 05 | 671 |
| 4 460 06 | 671 |
| 4 460 07 | 671 |
| 4 460 08 | 671 |
| 4 460 09 | 671 |
| 4 460 10 | 671 |
| 4 460 11 | 671 |
| 4 460 12 | 671 |
| 4 460 13 | 671 |
| 4 460 14 | 671 |
| 4 460 15 | 671 |
| 4 460 16 | 671 |
| 4 460 17 | 671 |
| 4 460 18 | 671 |
| 4 460 19 | 671 |
| 4 460 20 | 671 |
| 4 460 21 | 671 |
| 4 460 22 | 671 |
| 4 460 23 | 671 |
| 4 460 24 | 671 |
| 4 460 25 | 671 |
| 4 460 26 | 671 |
| 4 460 27 | 671 |
| 4 460 28 | 671 |
| 4 460 29 | 671 |
| 4 460 45 | 671 |
| 4 460 46 | 671 |
| 4 460 47 | 672 |
| 4 460 48 | 671 |
| 4 460 50 | 673 |
| 4 460 51 | 673 |
| 4 460 52 | 673 |
| 4 460 53 | 673 |
| 4 460 54 | 673 |
| 4 460 55 | 672 |
| 4 460 56 | 672 |
| 4 460 57 | 672 |
| 4 460 57 | 673 |
| 4 460 75 | 672 |
| 4 460 76 | 672 |
| 4 460 97 | 673 |
| 4 460 98 | 673 |
| 4 460 99 | 673 |
| 4 461 50 | 674 |
| 4 461 52 | 674 |
| 4 461 54 | 674 |
| 4 461 55 | 674 |
| 4 461 56 | 674 |
| 4 461 57 | 674 |
| 4 461 58 | 674 |
| 4 461 59 | 674 |
| 4 461 60 | 674 |
| 4 462 10 | 674 |
| 4 462 11 | 674 |
| 4 462 12 | 674 |
| 4 462 15 | 675 |
| 4380NB | 446 |
| 4380NB | 470 |
| 4380NB | 514 |
| 45M | 359 |
| 4M | 359 |
| 4M/M | 359 |
| 4MA | 359 |
| 4MA/M | 359 |
| **5** | |
| 5000 | 525 |
| 5001 | 524 |
| 5003 | 524 |
| 5007 | 524 |
| 5011 | 524 |
| 5012 | 524 |
| 5013 | 524 |
| 5027 | 524 |
| 5088 | 525 |
| 5113 | 524 |
| 5180 | 524 |
| 5300 | 524 |
| 5361 | 524 |
| 5 102 01 | 770 |
| 5 102 02 | 770 |
| 5 102 03 | 770 |
| 5 551 04 | 390 |
| 5 551 08 | 390 |
| 5 551 09 | 390 |
| 5 551 24 | 390 |
| 5 551 28 | 390 |
| 5 551 29 | 390 |
| 5 551 54 | 390 |
| 5 551 58 | 390 |
| 5 551 59 | 390 |
| 5 551 84 | 390 |
| 5 551 88 | 390 |
| 5 551 89 | 390 |
| 5 552 14 | 390 |
| 5 552 18 | 390 |
| 5 552 19 | 390 |
| 5 552 34 | 390 |
| 5 552 38 | 390 |
| 5 552 39 | 390 |
| 5 552 54 | 390 |
| 5 552 58 | 390 |
| 5 552 59 | 390 |
| 5 552 84 | 390 |
| 5 552 88 | 390 |
| 5 552 89 | 390 |
| 5 553 04 | 392 |
| 5 553 08 | 392 |
| 5 553 09 | 392 |
| 5 553 24 | 392 |
| 5 553 28 | 392 |
| 5 553 29 | 392 |
| 5 553 54 | 392 |
| 5 553 58 | 392 |
| 5 553 59 | 392 |
| 5 553 84 | 392 |
| 5 553 88 | 392 |
| 5 553 89 | 392 |
| 5 554 14 | 392 |
| 5 554 18 | 392 |
| 5 554 19 | 392 |
| 5 554 21 | 392 |
| 5 554 34 | 392 |
| 5 554 38 | 392 |
| 5 554 39 | 392 |
| 5 554 41 | 392 |
| 5 554 54 | 392 |
| 5 554 58 | 392 |
| 5 554 59 | 392 |
| 5 554 84 | 392 |
| 5 554 88 | 392 |
| 5 554 89 | 392 |
| 5 554 91 | 392 |
| 5 555 08 | 393 |
| 5 555 09 | 393 |
| 5 555 18 | 393 |
| 5 555 19 | 393 |
| 5 555 28 | 393 |
| 5 555 29 | 393 |
| 5 555 58 | 393 |
| 5 555 59 | 393 |
| 5 555 88 | 393 |
| 5 555 89 | 393 |
| 5 556 08 | 393 |
| 5 556 09 | 393 |
| 5 556 28 | 393 |
| 5 556 29 | 393 |
| 5 556 58 | 393 |
| 5 556 59 | 393 |
| 5 556 88 | 393 |
| 5 556 89 | 393 |
| 5 739 82 | 591 |
| 5005N | 524 |
| 5006N | 524 |
| 5009N | 525 |
| 500S/1 | 525 |
| 500S/13 | 525 |
| 500S/2 | 525 |
| 500S/23 | 525 |
| 500S/23A | 515 |
| 500S/23A | 525 |
| 500S/2A | 525 |
| 5025R | 524 |
| 5026N | 524 |
| 502BI | 548 |
| 503BI | 548 |
| 503CG | 448 |
| 503CG | 472 |
| 503CG | 548 |
| 503DE | 448 |
| 503DE | 472 |
| 503DE | 548 |
| 503E | 418 |
| 503E | 548 |
| 503EC | 448 |
| 503EC | 472 |
| 503EC | 548 |
| 503ED | 448 |
| 503ED | 472 |
| 503ED | 548 |
| 503ESC | 472 |
| 503ESC | 548 |
| 503ESE | 448 |
| 503ESE | 472 |
| 503ESE | 548 |
| 503EV | 448 |
| 503EV | 472 |
| 503EV | 548 |
| 503R | 525 |
| 503S/2A | 515 |
| 503S/2A | 525 |
| 503SA | 515 |
| 503SA | 525 |
| 5041N | 525 |
| 5048N | 525 |
| 504BI | 548 |
| 504E | 418 |
| 504E | 548 |
| 504ESC | 472 |
| 504ESE | 448 |
| 504ESE | 472 |
| 504S | 525 |
| 504SA | 515 |
| 504SA | 525 |
| 5052N | 524 |
| 5055/1 | 524 |
| 5060B | 525 |
| 5060R | 525 |
| 5060V | 525 |
| 506E | 548 |
| 506ESC | 472 |
| 506ESE | 448 |
| 506ESE | 472 |
| 506L | 548 |
| 506LS | 525 |
| 506LSA | 525 |
| 506LSC | 472 |
| 506LSE | 448 |
| 506LSE | 472 |
| 510L | 548 |
| 510LN | 548 |
| 510N | 525 |
| 5202D | 524 |
| 5202P10 | 524 |
| 5202P14 | 524 |
| 5206S | 525 |
| 5210S | 525 |
| 5216S | 525 |
| 5367/1X | 525 |
| 5367/2X | 525 |
| 5367R | 525 |
| 5979C5E | 524 |
| 5979C6 | 524 |
| 5979C6S | 524 |
| **6** | |
| 67589 | 441 |
| 67589 | 464 |
| 6 012 05 | 205 |
| 6 012 06 | 205 |
| 6 012 07 | 205 |
| 6 012 08 | 205 |
| 6 012 09 | 205 |
| 6 012 15 | 205 |
| 6 012 16 | 205 |
| 6 012 17 | 205 |
| 6 012 18 | 205 |
| 6 012 19 | 205 |
| 6 012 26 | 205 |
| 6 012 27 | 205 |
| 6 012 28 | 205 |
| 6 012 29 | 205 |
| 6 012 40 | 205 |
| 6 012 41 | 205 |
| 6 012 42 | 205 |
| 6 012 43 | 205 |
| 6 012 44 | 205 |
| 6 012 92 | 205 |
| 6 018 31 | 213 |
| 6 018 32 | 213 |
| 6 018 33 | 213 |
| 6 018 35 | 213 |
| 6 018 36 | 213 |
| 6 018 37 | 213 |
| 6 018 38 | 213 |
| 6 019 32 | 213 |
| 6 019 94 | 213 |
| 6 019 96 | 213 |
| 6 019 98 | 213 |
| 6 030 03 | 108 |
| 6 030 04 | 108 |
| 6 030 05 | 108 |
| 6 030 06 | 108 |
| 6 030 07 | 108 |
| 6 030 08 | 108 |
| 6 030 09 | 108 |
| 6 030 10 | 108 |
| 6 030 11 | 108 |
| 6 030 12 | 108 |
| 6 030 13 | 108 |
| 6 030 18 | 108 |
| 6 030 19 | 108 |
| 6 030 20 | 108 |
| 6 030 21 | 108 |
| 6 030 22 | 108 |
| 6 030 23 | 108 |
| 6 030 24 | 108 |
| 6 030 25 | 108 |
| 6 030 26 | 108 |
| 6 030 27 | 108 |
| 6 030 28 | 108 |
| 6 030 33 | 108 |
| 6 030 34 | 108 |
| 6 030 35 | 108 |
| 6 030 36 | 108 |
| 6 030 37 | 108 |
| 6 030 38 | 108 |
| 6 030 39 | 108 |
| 6 030 40 | 108 |
| 6 030 41 | 108 |
| 6 030 42 | 108 |
| 6 030 43 | 108 |
| 6 030 48 | 108 |
| 6 030 49 | 108 |
| 6 030 50 | 108 |
| 6 030 51 | 108 |
| 6 030 52 | 108 |
| 6 030 53 | 108 |
| 6 030 54 | 108 |
| 6 030 55 | 108 |
| 6 030 56 | 108 |
| 6 030 57 | 108 |
| 6 030 58 | 108 |
| 6 030 78 | 108 |
| 6 030 79 | 108 |
| 6 030 80 | 108 |
| 6 030 81 | 108 |
| 6 030 82 | 108 |
| 6 030 83 | 108 |
| 6 030 84 | 108 |
| 6 030 85 | 108 |
| 6 030 86 | 108 |
| 6 030 87 | 108 |
| 6 030 88 | 108 |
| 6 037 72 | 144 |
| 6 037 73 | 144 |
| 6 038 07 | 771 |
| 6 038 11 | 723 |
| 6 038 13 | 723 |
| 6 038 17 | 723 |
| 6 038 19 | 723 |
| 6 038 22 | 723 |
| 6 038 24 | 723 |
| 6 038 28 | 723 |
| 6 038 30 | 723 |
| 6 038 34 | 723 |
| 6 038 36 | 723 |
| 6 038 40 | 723 |
| 6 038 42 | 723 |
| 6 038 47 | 723 |
| 6 038 58 | 723 |
| 6 038 59 | 723 |
| 6 070 97 | 200 |
| 6 070 98 | 200 |
| 6 101 10 | 728 |
| 6 101 11 | 728 |
| 6 101 12 | 728 |
| 6 101 13 | 728 |
| 6 101 20 | 728 |
| 6 101 22 | 728 |
| 6 101 23 | 728 |
| 6 101 29 | 728 |
| 6 101 30 | 729 |
| 6 101 31 | 729 |
| 6 101 32 | 729 |
| 6 101 33 | 729 |
| 6 101 34 | 729 |
| 6 101 35 | 729 |
| 6 101 36 | 729 |
| 6 101 37 | 729 |
| 6 101 38 | 729 |
| 6 101 39 | 729 |
| 6 101 40 | 729 |
| 6 101 42 | 729 |
| 6 101 43 | 729 |
| 6 101 44 | 729 |
| 6 101 45 | 729 |
| 6 101 46 | 729 |
| 6 101 47 | 729 |
| 6 101 48 | 729 |
| 6 101 49 | 729 |
| 6 101 50 | 730 |
| 6 101 52 | 730 |
| 6 101 53 | 730 |
| 6 101 54 | 730 |
| 6 101 55 | 730 |
| 6 101 56 | 730 |
| 6 101 57 | 730 |
| 6 101 58 | 730 |
| 6 101 58 | 731 |
| 6 101 60 | 730 |
| 6 101 62 | 730 |
| 6 101 62 | 731 |
| 6 101 63 | 730 |
| 6 101 63 | 731 |
| 6 101 64 | 730 |
| 6 101 64 | 731 |
| 6 101 65 | 730 |
| 6 101 65 | 731 |
| 6 101 66 | 730 |
| 6 101 67 | 730 |
| 6 101 67 | 731 |
| 6 101 69 | 730 |
| 6 101 70 | 731 |
| 6 101 72 | 731 |
| 6 101 73 | 731 |
| 6 101 74 | 731 |
| 6 101 76 | 731 |
| 6 101 77 | 731 |
| 6 101 78 | 731 |
| 6 101 79 | 731 |
| 6 101 80 | 731 |
| 6 101 85 | 731 |
| 6 101 90 | 729 |
| 6 101 90 | 730 |
| 6 101 91 | 730 |
| 6 101 91 | 731 |
| 6 101 95 | 729 |
| 6 101 96 | 730 |
| 6 101 97 | 731 |
| 6 112 60 | 734 |
| 6 112 61 | 734 |
| 6 112 61 | 735 |
| 6 112 63 | 734 |
| 6 112 64 | 734 |
| 6 112 65 | 734 |
| 6 112 66 | 734 |
| 6 112 67 | 734 |
| 6 112 68 | 734 |
| 6 112 69 | 734 |
| 6 112 70 | 734 |
| 6 112 74 | 733 |
| 6 112 75 | 734 |
| 6 112 76 | 734 |
| 6 112 78 | 735 |
| 6 112 79 | 736 |
| 6 112 80 | 733 |
| 6 112 83 | 733 |
| 6 112 84 | 733 |
| 6 112 85 | 733 |
| 6 112 86 | 733 |
| 6 112 87 | 733 |
| 6 112 88 | 733 |
| 6 112 90 | 735 |
| 6 112 93 | 735 |
| 6 112 94 | 735 |
| 6 112 95 | 735 |
| 6 112 96 | 735 |
| 6 112 97 | 735 |
| 6 112 98 | 735 |
| 6 113 00 | 736 |
| 6 113 03 | 736 |
| 6 113 04 | 736 |
| 6 113 05 | 736 |
| 6 113 06 | 736 |
| 6 113 08 | 736 |
| 6 113 09 | 736 |
| 6 113 10 | 736 |
| 6 113 11 | 736 |
| 6 113 20 | 739 |
| 6 113 21 | 739 |
| 6 113 22 | 739 |
| 6 113 23 | 739 |
| 6 113 24 | 739 |
| 6 113 25 | 739 |
| 6 113 26 | 739 |
| 6 113 80 | 734 |
| 6 113 80 | 735 |
| 6 113 80 | 736 |
| 6 113 81 | 733 |
| 6 113 81 | 734 |
| 6 113 81 | 735 |
| 6 117 06 | 720 |
| 6 117 07 | 720 |
| 6 117 08 | 720 |
| 6 117 09 | 720 |
| 6 117 10 | 720 |
| 6 117 11 | 720 |
| 6 117 13 | 720 |
| 6 117 15 | 720 |
| 6 117 21 | 720 |
| 6 117 23 | 720 |
| 6 117 25 | 720 |
| 6 117 31 | 720 |
| 6 117 33 | 720 |
| 6 117 35 | 720 |
| 6 117 41 | 720 |
| 6 117 43 | 720 |
| 6 117 45 | 720 |
| 6 117 51 | 720 |
| 6 117 53 | 720 |
| 6 117 55 | 720 |
| 6 117 88 | 720 |
| 6 117 89 | 720 |
| 6 117 96 | 720 |
| 6 117 97 | 720 |
| 6 117 98 | 720 |
| 6 117 99 | 720 |
| 6 327 03 | 661 |
| 6 327 04 | 661 |
| 6 327 05 | 661 |
| 6 327 06 | 661 |
| 6 327 90 | 661 |
| 6 327 91 | 661 |
| 6 327 92 | 661 |
| 6 360 00 | 356 |
| 6 360 01 | 356 |
| 6 360 02 | 356 |
| 6 360 05 | 356 |
| 6 360 06 | 356 |
| 6 360 07 | 356 |
| 6 360 08 | 356 |
| 6 360 09 | 356 |
| 6 360 11 | 356 |
| 6 360 12 | 356 |
| 6 360 13 | 356 |
| 6 360 14 | 356 |
| 6 360 16 | 356 |
| 6 360 17 | 356 |
| 6 360 18 | 356 |
| 6 360 22 | 356 |
| 6 360 25 | 356 |
| 6 362 00 | 354 |
| 6 362 01 | 354 |
| 6 362 02 | 354 |
| 6 362 06 | 354 |
| 6 362 07 | 354 |
| 6 362 08 | 354 |
| 6 362 12 | 354 |
| 6 362 13 | 354 |
| 6 362 17 | 354 |
| 6 362 25 | 354 |
| 6 362 51 | 354 |
| 6 362 52 | 354 |
| 6 362 56 | 354 |
| 6 362 57 | 354 |
| 6 362 58 | 354 |
| 6 362 62 | 354 |
| 6 362 63 | 354 |
| 6 363 51 | 695 |
| 6 363 52 | 695 |
| 6 363 54 | 695 |
| 6 363 55 | 695 |
| 6 363 56 | 695 |
| 6 363 57 | 695 |
| 6 363 58 | 695 |
| 6 363 59 | 695 |
| 6 363 61 | 695 |
| 6 363 62 | 695 |
| 6 363 64 | 695 |
| 6 363 65 | 695 |
| 6 363 66 | 695 |
| 6 363 67 | 695 |
| 6 363 68 | 695 |
| 6 363 69 | 695 |
| 6 363 70 | 694 |
| 6 363 75 | 694 |
| 6 363 76 | 694 |
| 6 363 77 | 694 |
| 6 363 80 | 695 |
| 6 363 81 | 695 |
| 6 363 82 | 739 |
| 6 363 83 | 739 |
| 6 363 84 | 739 |
| 6 363 85 | 739 |
| 6 369 01 | 354 |
| 6 369 02 | 354 |
| 6 369 03 | 354 |
| 6 369 04 | 354 |
| 6 369 05 | 354 |
| 6 369 06 | 354 |
| 6 369 07 | 354 |
| 6 369 08 | 354 |
| 6 369 09 | 354 |
| 6 369 10 | 354 |
| 6 369 11 | 354 |
| 6 369 12 | 354 |
| 6 369 13 | 354 |
| 6 369 14 | 354 |
| 6 369 15 | 354 |
| 6 369 16 | 354 |
| 6 369 17 | 354 |
| 6 369 18 | 354 |
| 6 369 19 | 354 |
| 6 369 20 | 354 |
| 6 369 22 | 354 |
| 6 369 23 | 354 |
| 6 369 24 | 354 |
| 6 369 25 | 354 |
| 6 369 31 | 354 |
| 6 369 32 | 354 |
| 6 369 33 | 354 |
| 6 369 34 | 354 |
| 6 369 35 | 354 |
| 6 369 36 | 354 |
| 6 369 37 | 354 |
| 6 369 38 | 354 |
| 6 369 39 | 354 |




Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 369 40 | 354 |
| 6 369 41 | 354 |
| 6 369 42 | 354 |
| 6 369 43 | 354 |
| 6 369 44 | 354 |
| 6 369 45 | 354 |
| 6 369 47 | 354 |
| 6 369 48 | 354 |
| 6 369 49 | 354 |
| 6 369 50 | 354 |
| 6 369 52 | 354 |
| 6 369 53 | 354 |
| 6 369 54 | 354 |
| 6 369 55 | 354 |
| 6 369 70 | 357 |
| 6 369 74 | 357 |
| 6 369 75 | 357 |
| 6 369 76 | 357 |
| 6 369 77 | 357 |
| 6 369 78 | 357 |
| 6 369 84 | 357 |
| 6 369 85 | 357 |
| 6 369 87 | 357 |
| 6 369 88 | 357 |
| 6 371 00 | 719 |
| 6 371 01 | 719 |
| 6 371 02 | 719 |
| 6 371 03 | 719 |
| 6 371 04 | 719 |
| 6 371 05 | 719 |
| 6 371 06 | 719 |
| 6 371 10 | 719 |
| 6 371 11 | 719 |
| 6 371 12 | 719 |
| 6 371 13 | 719 |
| 6 371 14 | 719 |
| 6 371 15 | 719 |
| 6 371 16 | 719 |
| 6 371 20 | 719 |
| 6 373 11 | 719 |
| 6 373 12 | 719 |
| 6 373 13 | 719 |
| 6 373 14 | 719 |
| 6 373 15 | 719 |
| 6 373 16 | 719 |
| 6 373 58 | 723 |
| 6 377 00 | 780 |
| 6 377 01 | 780 |
| 6 377 03 | 780 |
| 6 377 05 | 780 |
| 6 377 07 | 781 |
| 6 377 08 | 781 |
| 6 377 10 | 780 |
| 6 377 11 | 780 |
| 6 377 13 | 780 |
| 6 377 15 | 780 |
| 6 377 17 | 781 |
| 6 377 18 | 781 |
| 6 377 20 | 780 |
| 6 377 21 | 780 |
| 6 377 23 | 780 |
| 6 377 25 | 780 |
| 6 377 27 | 781 |
| 6 377 28 | 781 |
| 6 377 30 | 780 |
| 6 377 31 | 780 |
| 6 377 33 | 780 |
| 6 377 35 | 780 |
| 6 377 37 | 781 |
| 6 377 38 | 781 |
| 6 377 40 | 780 |
| 6 377 41 | 780 |
| 6 377 43 | 780 |
| 6 377 45 | 780 |
| 6 377 47 | 781 |
| 6 377 48 | 781 |
| 6 377 50 | 780 |
| 6 377 51 | 780 |
| 6 377 53 | 780 |
| 6 377 55 | 780 |
| 6 377 57 | 781 |
| 6 377 58 | 781 |
| 6 377 60 | 780 |
| 6 377 61 | 780 |
| 6 377 62 | 780 |
| 6 377 63 | 780 |
| 6 377 64 | 780 |
| 6 377 65 | 780 |
| 6 377 66 | 781 |
| 6 377 67 | 781 |
| 6 377 68 | 781 |
| 6 377 69 | 781 |
| 6 377 71 | 781 |
| 6 377 72 | 781 |
| 6 377 73 | 781 |
| 6 377 74 | 781 |
| 6 377 75 | 781 |
| 6 377 81 | 781 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 377 82 | 781 |
| 6 377 83 | 781 |
| 6 377 84 | 781 |
| 6 377 85 | 781 |
| 6 377 88 | 782 |
| 6 377 90 | 782 |
| 6 377 91 | 782 |
| 6 377 93 | 782 |
| 6 378 00 | 780 |
| 6 378 01 | 780 |
| 6 378 03 | 780 |
| 6 378 05 | 780 |
| 6 378 07 | 781 |
| 6 378 08 | 781 |
| 6 378 10 | 780 |
| 6 378 11 | 780 |
| 6 378 13 | 780 |
| 6 378 15 | 780 |
| 6 378 17 | 781 |
| 6 378 18 | 781 |
| 6 378 20 | 780 |
| 6 378 21 | 780 |
| 6 378 23 | 780 |
| 6 378 25 | 780 |
| 6 378 27 | 781 |
| 6 378 28 | 781 |
| 6 378 30 | 780 |
| 6 378 31 | 780 |
| 6 378 33 | 780 |
| 6 378 35 | 780 |
| 6 378 37 | 781 |
| 6 378 38 | 781 |
| 6 378 40 | 780 |
| 6 378 41 | 780 |
| 6 378 43 | 780 |
| 6 378 45 | 780 |
| 6 378 47 | 781 |
| 6 378 48 | 781 |
| 6 378 50 | 780 |
| 6 378 51 | 780 |
| 6 378 53 | 780 |
| 6 378 55 | 780 |
| 6 378 57 | 781 |
| 6 378 58 | 781 |
| 6 378 70 | 781 |
| 6 378 71 | 781 |
| 6 378 72 | 781 |
| 6 378 73 | 781 |
| 6 378 74 | 781 |
| 6 378 75 | 781 |
| 6 378 88 | 782 |
| 6 378 90 | 782 |
| 6 378 91 | 782 |
| 6 379 00 | 780 |
| 6 379 01 | 780 |
| 6 379 03 | 780 |
| 6 379 05 | 780 |
| 6 379 07 | 781 |
| 6 379 08 | 781 |
| 6 379 10 | 780 |
| 6 379 11 | 780 |
| 6 379 13 | 780 |
| 6 379 15 | 780 |
| 6 379 17 | 781 |
| 6 379 18 | 781 |
| 6 379 20 | 780 |
| 6 379 21 | 780 |
| 6 379 23 | 780 |
| 6 379 25 | 780 |
| 6 379 27 | 781 |
| 6 379 28 | 781 |
| 6 379 30 | 780 |
| 6 379 31 | 780 |
| 6 379 33 | 780 |
| 6 379 35 | 780 |
| 6 379 37 | 781 |
| 6 379 38 | 781 |
| 6 379 40 | 780 |
| 6 379 41 | 780 |
| 6 379 43 | 780 |
| 6 379 45 | 780 |
| 6 379 47 | 781 |
| 6 379 48 | 781 |
| 6 379 50 | 782 |
| 6 379 51 | 782 |
| 6 379 52 | 782 |
| 6 379 53 | 782 |
| 6 379 54 | 782 |
| 6 379 55 | 782 |
| 6 379 56 | 782 |
| 6 379 63 | 780 |
| 6 379 64 | 780 |
| 6 379 70 | 781 |
| 6 379 71 | 781 |
| 6 379 72 | 781 |
| 6 379 73 | 781 |
| 6 379 74 | 781 |
| 6 379 76 | 781 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 379 77 | 781 |
| 6 379 78 | 781 |
| 6 379 79 | 781 |
| 6 379 80 | 781 |
| 6 379 81 | 781 |
| 6 379 83 | 781 |
| 6 379 84 | 781 |
| 6 379 85 | 782 |
| 6 379 86 | 782 |
| 6 379 87 | 782 |
| 6 379 88 | 782 |
| 6 379 90 | 782 |
| 6 379 93 | 782 |
| 6 380 31 | 720 |
| 6 380 32 | 720 |
| 6 380 33 | 720 |
| 6 380 35 | 720 |
| 6 380 36 | 720 |
| 6 460 00 | 683 |
| 6 460 01 | 683 |
| 6 460 02 | 683 |
| 6 460 10 | 683 |
| 6 460 11 | 683 |
| 6 460 12 | 683 |
| 6 460 13 | 683 |
| 6 460 14 | 683 |
| 6 460 15 | 683 |
| 6 460 16 | 683 |
| 6 460 20 | 683 |
| 6 460 21 | 683 |
| 6 460 22 | 683 |
| 6 460 23 | 683 |
| 6 460 24 | 683 |
| 6 460 25 | 683 |
| 6 462 00 | 678 |
| 6 462 01 | 678 |
| 6 462 02 | 678 |
| 6 462 03 | 678 |
| 6 462 04 | 678 |
| 6 462 05 | 678 |
| 6 462 10 | 678 |
| 6 462 11 | 678 |
| 6 462 12 | 678 |
| 6 462 13 | 678 |
| 6 462 14 | 678 |
| 6 462 15 | 678 |
| 6 462 21 | 678 |
| 6 462 22 | 678 |
| 6 462 23 | 678 |
| 6 462 24 | 678 |
| 6 462 25 | 678 |
| 6 462 30 | 678 |
| 6 462 38 | 678 |
| 6 462 42 | 678 |
| 6 462 43 | 678 |
| 6 462 44 | 678 |
| 6 462 45 | 678 |
| 6 462 48 | 678 |
| 6 462 54 | 678 |
| 6 462 55 | 678 |
| 6 462 60 | 678 |
| 6 462 64 | 678 |
| 6 462 65 | 678 |
| 6 462 80 | 678 |
| 6 462 81 | 678 |
| 6 462 82 | 678 |
| 6 462 83 | 678 |
| 6 462 91 | 678 |
| 6 462 92 | 678 |
| 6 462 93 | 678 |
| 6 465 01 | 677 |
| 6 465 02 | 677 |
| 6 465 05 | 677 |
| 6 465 06 | 677 |
| 6 465 07 | 677 |
| 6 465 08 | 677 |
| 6 465 09 | 677 |
| 6 465 10 | 677 |
| 6 465 20 | 677 |
| 6 465 21 | 677 |
| 6 466 68 | 672 |
| 6 466 69 | 672 |
| 6 467 50 | 676 |
| 6 467 51 | 676 |
| 6 467 55 | 676 |
| 6 467 56 | 676 |
| 6 467 60 | 676 |
| 6 467 61 | 676 |
| 6 467 62 | 676 |
| 6 467 63 | 676 |
| 6 467 64 | 676 |
| 6 467 65 | 676 |
| 6 467 66 | 676 |
| 6 467 67 | 676 |
| 6 467 68 | 676 |
| 6 467 73 | 676 |
| 6 467 74 | 676 |
| 6 467 75 | 676 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 467 76 | 676 |
| 6 467 80 | 676 |
| 6 467 81 | 676 |
| 6 467 85 | 676 |
| 6 467 86 | 676 |
| 6 467 87 | 676 |
| 6 467 88 | 676 |
| 6 467 89 | 676 |
| 6 467 90 | 676 |
| 6 467 98 | 676 |
| 6 467 99 | 676 |
| 6 468 01 | 678 |
| 6 468 01 | 681 |
| 6 468 06 | 681 |
| 6 468 07 | 681 |
| 6 468 09 | 681 |
| 6 468 12 | 681 |
| 6 468 14 | 681 |
| 6 468 15 | 681 |
| 6 468 21 | 681 |
| 6 468 23 | 681 |
| 6 468 31 | 682 |
| 6 468 32 | 682 |
| 6 468 36 | 682 |
| 6 468 41 | 682 |
| 6 468 43 | 682 |
| 6 468 44 | 682 |
| 6 468 45 | 682 |
| 6 468 52 | 679 |
| 6 468 53 | 679 |
| 6 468 56 | 679 |
| 6 468 57 | 679 |
| 6 468 60 | 679 |
| 6 468 61 | 679 |
| 6 468 65 | 679 |
| 6 468 70 | 680 |
| 6 468 75 | 680 |
| 6 468 90 | 684 |
| 6 468 94 | 684 |
| 6 468 95 | 684 |
| 6 468 97 | 684 |
| 6 468 98 | 678 |
| 6 468 98 | 684 |
| 6 468 99 | 684 |
| 6 489 04 | 699 |
| 6 489 05 | 698 |
| 6 489 06 | 700 |
| 6 503 31 | 773 |
| 6 503 90 | 773 |
| 6 530 00 | 766 |
| 6 530 01 | 766 |
| 6 530 02 | 766 |
| 6 530 03 | 766 |
| 6 530 04 | 766 |
| 6 530 05 | 766 |
| 6 530 06 | 767 |
| 6 530 07 | 767 |
| 6 530 08 | 767 |
| 6 530 10 | 767 |
| 6 530 11 | 767 |
| 6 530 12 | 767 |
| 6 530 13 | 767 |
| 6 530 14 | 767 |
| 6 530 15 | 767 |
| 6 530 20 | 766 |
| 6 530 21 | 766 |
| 6 530 22 | 766 |
| 6 530 23 | 766 |
| 6 530 24 | 766 |
| 6 530 25 | 766 |
| 6 530 26 | 767 |
| 6 530 27 | 767 |
| 6 530 28 | 767 |
| 6 530 30 | 767 |
| 6 530 31 | 767 |
| 6 530 32 | 767 |
| 6 530 33 | 767 |
| 6 530 34 | 767 |
| 6 530 35 | 767 |
| 6 530 40 | 766 |
| 6 530 41 | 766 |
| 6 530 42 | 766 |
| 6 530 43 | 766 |
| 6 530 44 | 766 |
| 6 530 45 | 766 |
| 6 530 50 | 767 |
| 6 530 51 | 767 |
| 6 530 52 | 767 |
| 6 530 54 | 771 |
| 6 530 55 | 771 |
| 6 530 56 | 771 |
| 6 530 57 | 771 |
| 6 530 58 | 771 |
| 6 530 59 | 771 |
| 6 530 60 | 766 |
| 6 530 61 | 766 |
| 6 530 62 | 766 |
| 6 530 63 | 766 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 530 63 | 769 |
| 6 530 64 | 766 |
| 6 530 64 | 769 |
| 6 530 65 | 766 |
| 6 530 65 | 769 |
| 6 530 66 | 771 |
| 6 530 67 | 771 |
| 6 530 68 | 771 |
| 6 530 75 | 770 |
| 6 530 75 | 771 |
| 6 530 76 | 767 |
| 6 530 79 | 771 |
| 6 530 80 | 771 |
| 6 530 81 | 771 |
| 6 530 82 | 771 |
| 6 530 83 | 771 |
| 6 530 84 | 766 |
| 6 530 84 | 769 |
| 6 530 85 | 769 |
| 6 530 86 | 766 |
| 6 530 86 | 769 |
| 6 530 87 | 766 |
| 6 530 87 | 769 |
| 6 530 88 | 766 |
| 6 530 88 | 769 |
| 6 531 00 | 769 |
| 6 531 01 | 769 |
| 6 531 02 | 769 |
| 6 531 03 | 769 |
| 6 531 04 | 769 |
| 6 531 05 | 769 |
| 6 531 10 | 769 |
| 6 531 11 | 769 |
| 6 531 12 | 769 |
| 6 531 13 | 769 |
| 6 531 14 | 769 |
| 6 531 15 | 769 |
| 6 531 20 | 769 |
| 6 531 21 | 769 |
| 6 531 22 | 769 |
| 6 531 23 | 769 |
| 6 531 24 | 769 |
| 6 531 25 | 769 |
| 6 531 30 | 769 |
| 6 531 31 | 769 |
| 6 531 32 | 769 |
| 6 531 33 | 769 |
| 6 531 34 | 769 |
| 6 531 35 | 769 |
| 6 531 69 | 770 |
| 6 531 78 | 770 |
| 6 531 79 | 770 |
| 6 531 80 | 770 |
| 6 531 81 | 770 |
| 6 531 82 | 770 |
| 6 531 83 | 770 |
| 6 535 60 | 776 |
| 6 535 61 | 776 |
| 6 535 62 | 776 |
| 6 535 63 | 776 |
| 6 535 74 | 776 |
| 6 535 75 | 776 |
| 6 535 77 | 776 |
| 6 540 00 | 772 |
| 6 540 01 | 772 |
| 6 540 02 | 772 |
| 6 540 03 | 772 |
| 6 540 04 | 772 |
| 6 540 05 | 772 |
| 6 540 08 | 772 |
| 6 540 09 | 772 |
| 6 540 12 | 772 |
| 6 540 13 | 772 |
| 6 540 14 | 772 |
| 6 540 15 | 772 |
| 6 571 06 | 392 |
| 6 604 26 | 809 |
| 6 604 27 | 809 |
| 6 604 28 | 809 |
| 6 604 29 | 809 |
| 6 606 01 | 806 |
| 6 606 02 | 806 |
| 6 606 08 | 806 |
| 6 606 09 | 806 |
| 6 606 11 | 806 |
| 6 606 12 | 806 |
| 6 606 13 | 806 |
| 6 606 14 | 806 |
| 6 606 20 | 801 |
| 6 606 21 | 801 |
| 6 606 23 | 801 |
| 6 606 24 | 801 |
| 6 606 25 | 801 |
| 6 608 65 | 820 |
| 6 608 66 | 820 |
| 6 608 67 | 820 |
| 6 608 68 | 820 |
| 6 608 69 | 820 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 608 70 | 820 |
| 6 608 71 | 820 |
| 6 608 72 | 820 |
| 6 608 73 | 820 |
| 6 608 74 | 820 |
| 6 609 01 | 814 |
| 6 609 02 | 814 |
| 6 609 03 | 814 |
| 6 609 04 | 814 |
| 6 609 05 | 814 |
| 6 609 06 | 814 |
| 6 609 07 | 814 |
| 6 609 11 | 814 |
| 6 609 12 | 814 |
| 6 609 13 | 814 |
| 6 609 14 | 814 |
| 6 609 15 | 814 |
| 6 609 16 | 814 |
| 6 609 17 | 814 |
| 6 609 21 | 814 |
| 6 609 22 | 814 |
| 6 609 23 | 814 |
| 6 609 24 | 814 |
| 6 609 25 | 814 |
| 6 609 26 | 814 |
| 6 609 27 | 814 |
| 6 609 31 | 814 |
| 6 609 32 | 814 |
| 6 609 33 | 814 |
| 6 609 34 | 814 |
| 6 609 35 | 814 |
| 6 609 36 | 814 |
| 6 609 37 | 814 |
| 6 609 41 | 814 |
| 6 609 42 | 814 |
| 6 609 43 | 814 |
| 6 609 44 | 814 |
| 6 609 45 | 814 |
| 6 609 46 | 814 |
| 6 609 51 | 814 |
| 6 609 52 | 814 |
| 6 609 53 | 814 |
| 6 609 54 | 814 |
| 6 609 80 | 815 |
| 6 609 82 | 815 |
| 6 609 83 | 815 |
| 6 609 90 | 815 |
| 6 609 91 | 815 |
| 6 609 92 | 815 |
| 6 609 93 | 815 |
| 6 610 03LA | 803 |
| 6 610 03LS | 803 |
| 6 610 07LA | 803 |
| 6 610 07LS | 803 |
| 6 610 40 | 803 |
| 6 610 42 | 803 |
| 6 610 43 | 803 |
| 6 610 44 | 803 |
| 6 610 45 | 803 |
| 6 612 40 | 800 |
| 6 612 41 | 800 |
| 6 612 42 | 800 |
| 6 612 43 | 800 |
| 6 612 44 | 800 |
| 6 612 45 | 800 |
| 6 612 53 | 800 |
| 6 612 80 | 800 |
| 6 612 92 | 800 |
| 6 612 93 | 800 |
| 6 612 94 | 800 |
| 6 612 95 | 800 |
| 6 614 25 | 809 |
| 6 614 26 | 809 |
| 6 614 27 | 809 |
| 6 614 28 | 809 |
| 6 614 29 | 809 |
| 6 614 31 | 809 |
| 6 614 33 | 809 |
| 6 614 34 | 809 |
| 6 614 37 | 809 |
| 6 614 38 | 809 |
| 6 614 50 | 817 |
| 6 614 51 | 817 |
| 6 614 52 | 817 |
| 6 614 53 | 817 |
| 6 614 54 | 817 |
| 6 614 55 | 817 |
| 6 615 41 | 808 |
| 6 615 43 | 808 |
| 6 615 45 | 808 |
| 6 616 01 | 806 |
| 6 616 02 | 806 |
| 6 616 03 | 806 |
| 6 616 05 | 806 |
| 6 616 06 | 806 |
| 6 616 07 | 806 |
| 6 616 08 | 806 |
| 6 616 09 | 806 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 616 10 | 806 |
| 6 616 11 | 806 |
| 6 616 12 | 806 |
| 6 616 14 | 806 |
| 6 616 15 | 806 |
| 6 616 16 | 806 |
| 6 616 16 | 807 |
| 6 616 17 | 806 |
| 6 616 18 | 806 |
| 6 616 20 | 801 |
| 6 616 21 | 801 |
| 6 616 22 | 801 |
| 6 616 23 | 801 |
| 6 616 24 | 801 |
| 6 616 25 | 801 |
| 6 616 31 | 801 |
| 6 616 32 | 801 |
| 6 616 33 | 801 |
| 6 616 34 | 801 |
| 6 616 35 | 801 |
| 6 616 37 | 801 |
| 6 616 38 | 801 |
| 6 616 42 | 801 |
| 6 616 50 | 801 |
| 6 616 51 | 801 |
| 6 616 52 | 801 |
| 6 616 54 | 801 |
| 6 616 55 | 801 |
| 6 616 59 | 801 |
| 6 616 62 | 801 |
| 6 616 63 | 801 |
| 6 616 64 | 801 |
| 6 616 65 | 801 |
| 6 617 20 | 806 |
| 6 617 21 | 807 |
| 6 618 00 | 819 |
| 6 618 01 | 819 |
| 6 618 02 | 819 |
| 6 618 05 | 819 |
| 6 618 06 | 819 |
| 6 618 07 | 819 |
| 6 618 08 | 819 |
| 6 618 60 | 802 |
| 6 618 61 | 802 |
| 6 622 41 | 800 |
| 6 622 42 | 800 |
| 6 622 43 | 800 |
| 6 622 44 | 800 |
| 6 622 45 | 800 |
| 6 622 53 | 800 |
| 6 624 31 | 809 |
| 6 624 33 | 809 |
| 6 624 34 | 809 |
| 6 624 40 | 809 |
| 6 624 52 | 817 |
| 6 625 43 | 808 |
| 6 625 45 | 808 |
| 6 625 60 | 810 |
| 6 625 80 | 810 |
| 6 626 03 | 806 |
| 6 626 06 | 806 |
| 6 626 07 | 806 |
| 6 626 10 | 806 |
| 6 626 12 | 806 |
| 6 626 13 | 806 |
| 6 626 31 | 801 |
| 6 626 33 | 801 |
| 6 626 34 | 801 |
| 6 626 42 | 801 |
| 6 643 15 | 503 |
| 6 643 95 | 506 |
| 6 645 43 | 504 |
| 6 645 64 | 505 |
| 6 645 65 | 505 |
| 6 647 01 | 503 |
| 6 647 02 | 503 |
| 6 647 04 | 503 |
| 6 647 05 | 503 |
| 6 647 10 | 503 |
| 6 647 11 | 503 |
| 6 647 15 | 503 |
| 6 647 21 | 503 |
| 6 647 25 | 503 |
| 6 647 30 | 504 |
| 6 647 31 | 504 |
| 6 647 32 | 504 |
| 6 647 44 | 504 |
| 6 647 47 | 504 |
| 6 647 57 | 505 |
| 6 647 58 | 505 |
| 6 647 59 | 505 |
| 6 647 63 | 505 |
| 6 647 64 | 505 |
| 6 647 65 | 505 |
| 6 647 67 | 505 |
| 6 647 73 | 505 |
| 6 647 81 | 505 |
| 6 647 87 | 506 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 647 88 | 506 |
| 6 647 93 | 506 |
| 6 647 94 | 504 |
| 6 647 96 | 504 |
| 6 647 97 | 504 |
| 6 647 98 | 506 |
| 6 647 99 | 506 |
| 6 650 90 | 506 |
| 6 650 90 | 573 |
| 6 650 91 | 506 |
| 6 650 91 | 573 |
| 6 650 96 | 506 |
| 6 650 99 | 506 |
| 6 651 14 | 503 |
| 6 651 19 | 503 |
| 6 651 22 | 503 |
| 6 651 84 | 506 |
| 6 651 95 | 506 |
| 6 651 95 AL | 506 |
| 6 651 95 AN | 506 |
| 6 653 01 | 503 |
| 6 653 02 | 503 |
| 6 653 04 | 503 |
| 6 653 05 | 503 |
| 6 653 11 | 503 |
| 6 653 14 | 503 |
| 6 653 22 | 503 |
| 6 653 30 | 504 |
| 6 653 31 | 504 |
| 6 653 32 | 504 |
| 6 653 43 | 504 |
| 6 653 57 | 505 |
| 6 653 58 | 505 |
| 6 653 59 | 505 |
| 6 653 67 | 505 |
| 6 653 73 | 505 |
| 6 653 84 | 506 |
| 6 653 93 | 506 |
| 6 653 94 | 504 |
| 6 653 95 | 506 |
| 6 653 98 | 506 |
| 6 653 99 | 506 |
| 6 654 01 | 503 |
| 6 654 02 | 503 |
| 6 654 04 | 503 |
| 6 654 05 | 503 |
| 6 654 11 | 503 |
| 6 654 14 | 503 |
| 6 654 22 | 503 |
| 6 654 30 | 504 |
| 6 654 31 | 504 |
| 6 654 32 | 504 |
| 6 654 43 | 504 |
| 6 654 57 | 505 |
| 6 654 58 | 505 |
| 6 654 59 | 505 |
| 6 654 67 | 505 |
| 6 654 73 | 505 |
| 6 654 84 | 506 |
| 6 654 93 | 506 |
| 6 654 94 | 504 |
| 6 654 95 | 506 |
| 6 654 98 | 506 |
| 6 654 99 | 506 |
| 6 896 22 | 761 |
| 6 896 23 | 761 |
| 6 896 57 | 761 |
| 6 946 01 | 562 |
| 6 946 02 | 562 |
| 6 946 03 | 562 |
| 6 946 04 | 562 |
| 6 946 05 | 562 |
| 6 946 06 | 562 |
| 6 946 07 | 562 |
| 6 946 09 | 562 |
| 6 946 11 | 563 |
| 6 946 12 | 563 |
| 6 946 13 | 563 |
| 6 946 14 | 564 |
| 6 946 21 | 562 |
| 6 946 22 | 562 |
| 6 946 24 | 562 |
| 6 946 26 | 562 |
| 6 946 27 | 562 |
| 6 946 29 | 562 |
| 6 946 31 | 562 |
| 6 946 32 | 562 |
| 6 946 34 | 562 |
| 6 946 36 | 562 |
| 6 946 37 | 562 |
| 6 946 39 | 562 |
| 6 946 41 | 563 |
| 6 946 46 | 563 |
| 6 946 48 | 563 |
| 6 946 51 | 563 |
| 6 946 56 | 563 |
| 6 946 64 | 564 |
| 6 946 66 | 564 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 6 946 70 | 561 |
| 6 946 71 | 561 |
| 6 948 10 | 565 |
| 6 948 11 | 565 |
| 6 948 12 | 565 |
| 6 950 01 | 562 |
| 6 950 02 | 562 |
| 6 950 04 | 562 |
| 6 950 06 | 562 |
| 6 950 07 | 562 |
| 6 950 09 | 562 |
| 6 950 10 | 562 |
| 6 950 11 | 562 |
| 6 950 12 | 562 |
| 6 950 14 | 562 |
| 6 950 15 | 562 |
| 6 950 16 | 562 |
| 6 950 17 | 562 |
| 6 950 19 | 562 |
| 6 950 23 | 562 |
| 6 950 25 | 562 |
| 6 950 28 | 562 |
| 6 998 11 | 152 |
| 6 998 12 | 152 |
| 6113 01 | 736 |
| 6113 07 | 736 |
| 660600PL | 807 |
| 660601PL | 807 |
| 660602PL | 807 |
| 660608PL | 807 |
| 660609PL | 807 |
| 660611PL | 807 |
| 660612PL | 807 |
| 660613PL | 807 |
| 660614PL | 807 |
| 661600PL | 807 |
| 661601PL | 807 |
| 661602PL | 807 |
| 661603PL | 807 |
| 661605PL | 807 |
| 661606PL | 807 |
| 661607PL | 807 |
| 661608PL | 807 |
| 661609PL | 807 |
| 661611PL | 807 |
| 661612PL | 807 |
| 661614PL | 807 |
| 661615PL | 807 |
| 661617PL | 807 |
| 661618PL | 807 |
| 661720PL | 807 |
| 662603PL | 807 |
| 662606PL | 807 |
| 662607PL | 807 |
| 662610PL | 807 |
| 662612PL | 807 |
| 662613PL | 807 |
| 6M | 359 |
| 6M/M | 359 |
| 6MA | 359 |
| 6MA/M | 359 |
| **7** | |
| 755001 | 304 |
| 755001 | 311 |
| 71000104 | 304 |
| 71000104 | 311 |
| 75003000 | 304 |
| 75003000 | 311 |
| 75003001 | 304 |
| 75003001 | 311 |
| 75003002 | 304 |
| 75003002 | 311 |
| 75003004 | 304 |
| 75003005 | 304 |
| 75003005 | 311 |
| 75003006 | 304 |
| 75003006 | 311 |
| 75003007 | 304 |
| 75003007 | 311 |
| 75003008 | 304 |
| 75003008 | 311 |
| 75003009 | 304 |
| 75003009 | 311 |
| 75005000 | 311 |
| 75005005 | 303 |
| 75005005 | 311 |
| 75005011 | 303 |
| 75005011 | 311 |
| 75005012 | 303 |
| 75005012 | 311 |
| 75005013 | 303 |
| 75005013 | 311 |
| 75005014 | 303 |
| 75005014 | 311 |
| 75005021 | 303 |
| 75005021 | 311 |
| 75005022 | 303 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 75005022 | 311 |
| 75005023 | 303 |
| 75005023 | 311 |
| 75005024 | 303 |
| 75005024 | 311 |
| 75005031 | 303 |
| 75005031 | 311 |
| 75005032 | 303 |
| 75005032 | 311 |
| 75005033 | 303 |
| 75005033 | 311 |
| 75005034 | 303 |
| 75005034 | 311 |
| 75005041 | 303 |
| 75005041 | 311 |
| 75005042 | 303 |
| 75005042 | 311 |
| 75005043 | 303 |
| 75005043 | 311 |
| 75005044 | 303 |
| 75005044 | 311 |
| 75005100 | 311 |
| 75005200 | 311 |
| 75005220 | 311 |
| 75005270 | 311 |
| 75007005 | 303 |
| 75007005 | 311 |
| 75007006 | 303 |
| 75007006 | 311 |
| 75007205 | 303 |
| 75007205 | 311 |
| 75007206 | 303 |
| 75007206 | 311 |
| 75007207 | 303 |
| 75007207 | 311 |
| 75105000 | 303 |
| 75105000 | 311 |
| 75105001 | 303 |
| 75105001 | 311 |
| 75150101 | 302 |
| 75160101 | 302 |
| 75160102 | 302 |
| 75161001 | 303 |
| 75161002 | 303 |
| 75170101 | 302 |
| 75180101 | 302 |
| 75180102 | 302 |
| 75200101 | 302 |
| 75200102 | 302 |
| 75200111 | 302 |
| 75201003 | 303 |
| 75201004 | 303 |
| 75201151 | 303 |
| 75201263 | 303 |
| 75220101 | 302 |
| 75220102 | 302 |
| 75220111 | 302 |
| 75221003 | 303 |
| 75221004 | 303 |
| 75221151 | 303 |
| 75221263 | 303 |
| 75240101 | 302 |
| 75240102 | 302 |
| 75240111 | 302 |
| 75241003 | 303 |
| 75241004 | 303 |
| 75241151 | 303 |
| 75241263 | 303 |
| 7 412 20 | 490 |
| 7 412 21 | 490 |
| 7 412 31 | 490 |
| 7 412 32 | 490 |
| 7 412 34 | 490 |
| 7 412 40 | 488 |
| 7 412 41 | 488 |
| 7 412 42 | 488 |
| 7 412 43 | 488 |
| 7 412 44 | 488 |
| 7 412 45 | 488 |
| 7 412 47 | 488 |
| 7 412 50 | 488 |
| 7 412 51 | 488 |
| 7 412 52 | 489 |
| 7 412 53 | 489 |
| 7 412 54 | 489 |
| 7 412 55 | 489 |
| 7 412 56 | 488 |
| 7 412 57 | 488 |
| 7 412 58 | 488 |
| 7 412 59 | 488 |
| 7 412 60 | 489 |
| 7 412 61 | 489 |
| 7 412 70 | 491 |
| 7 412 71 | 491 |
| 7 412 72 | 491 |
| 7 412 73 | 491 |
| 7 412 75 | 492 |
| 7 412 76 | 492 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 7 412 77 | 492 |
| 7 412 78 | 492 |
| 7 412 80 | 492 |
| 7 412 81 | 492 |
| 7 412 82 | 492 |
| 7 412 83 | 492 |
| 7 412 88 | 488 |
| 7 412 89 | 488 |
| 7 413 20 | 490 |
| 7 413 21 | 490 |
| 7 413 31 | 490 |
| 7 413 32 | 490 |
| 7 413 34 | 490 |
| 7 413 40 | 488 |
| 7 413 41 | 488 |
| 7 413 42 | 488 |
| 7 413 43 | 488 |
| 7 413 44 | 488 |
| 7 413 45 | 488 |
| 7 413 47 | 488 |
| 7 413 50 | 488 |
| 7 413 51 | 488 |
| 7 413 52 | 489 |
| 7 413 53 | 489 |
| 7 413 54 | 489 |
| 7 413 55 | 489 |
| 7 413 56 | 488 |
| 7 413 57 | 488 |
| 7 413 58 | 488 |
| 7 413 59 | 488 |
| 7 413 60 | 489 |
| 7 413 70 | 491 |
| 7 413 71 | 491 |
| 7 413 72 | 491 |
| 7 413 73 | 491 |
| 7 413 75 | 492 |
| 7 413 76 | 492 |
| 7 413 77 | 492 |
| 7 413 78 | 492 |
| 7 413 80 | 492 |
| 7 413 81 | 492 |
| 7 413 82 | 492 |
| 7 413 88 | 488 |
| 7 413 89 | 488 |
| 7 414 20 | 490 |
| 7 414 21 | 490 |
| 7 414 31 | 490 |
| 7 414 32 | 490 |
| 7 414 34 | 490 |
| 7 414 40 | 488 |
| 7 414 41 | 488 |
| 7 414 42 | 488 |
| 7 414 43 | 488 |
| 7 414 44 | 488 |
| 7 414 45 | 488 |
| 7 414 47 | 488 |
| 7 414 50 | 488 |
| 7 414 51 | 488 |
| 7 414 52 | 489 |
| 7 414 53 | 489 |
| 7 414 54 | 489 |
| 7 414 55 | 489 |
| 7 414 56 | 488 |
| 7 414 57 | 488 |
| 7 414 58 | 488 |
| 7 414 59 | 488 |
| 7 414 60 | 489 |
| 7 414 70 | 491 |
| 7 414 71 | 491 |
| 7 414 72 | 491 |
| 7 414 73 | 491 |
| 7 414 75 | 492 |
| 7 414 76 | 492 |
| 7 414 77 | 492 |
| 7 414 78 | 492 |
| 7 414 80 | 492 |
| 7 414 81 | 492 |
| 7 414 82 | 492 |
| 7 414 88 | 488 |
| 7 414 89 | 488 |
| 7 418 00 | 408 |
| 7 418 01 | 410 |
| 7 418 03 | 410 |
| 7 418 05 | 408 |
| 7 418 07 | 409 |
| 7 418 10 | 409 |
| 7 418 11 | 410 |
| 7 418 12 | 409 |
| 7 418 13 | 409 |
| 7 418 30 | 408 |
| 7 418 31 | 410 |
| 7 418 33 | 410 |
| 7 418 35 | 408 |
| 7 418 37 | 409 |
| 7 418 40 | 409 |
| 7 418 41 | 410 |
| 7 418 42 | 409 |
| 7 418 43 | 409 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 7 418 60 | 408 |
| 7 418 61 | 410 |
| 7 418 63 | 410 |
| 7 418 65 | 408 |
| 7 418 67 | 409 |
| 7 418 70 | 409 |
| 7 418 71 | 410 |
| 7 645 35 | 504 |
| 7 645 95 | 504 |
| 7 645 97 | 504 |
| 7 700 60 | 497 |
| 7 700 61 | 497 |
| 7 700 62 | 497 |
| 7 700 74 | 497 |
| 7 700 82 | 500 |
| 7 700 83 | 500 |
| 7 700 84 | 500 |
| 7 700 85 | 500 |
| 7 700 86 | 498 |
| 7 700 92 | 495 |
| 7 700 99 | 495 |
| 7 701 01 | 495 |
| 7 701 04 | 496 |
| 7 701 05 | 495 |
| 7 701 06 | 495 |
| 7 701 07 | 495 |
| 7 701 08 | 495 |
| 7 701 10 | 495 |
| 7 701 11 | 496 |
| 7 701 12 | 496 |
| 7 701 13 | 496 |
| 7 701 14 | 496 |
| 7 701 21 | 498 |
| 7 701 22 | 498 |
| 7 701 25 | 495 |
| 7 701 26 | 495 |
| 7 701 27 | 498 |
| 7 701 28 | 495 |
| 7 701 35 | 499 |
| 7 701 36 | 499 |
| 7 701 37 | 499 |
| 7 701 46 | 501 |
| 7 701 47 | 501 |
| 7 701 48 | 495 |
| 7 701 50 | 501 |
| 7 701 71 | 501 |
| 7 701 86 | 499 |
| 7 701 97 | 498 |
| 7 702 03 | 495 |
| 7 702 04 | 495 |
| 7 702 11 | 498 |
| 7 702 12 | 495 |
| 7 702 15 | 496 |
| 7 702 16 | 496 |
| 7 702 18 | 496 |
| 7 702 23 | 500 |
| 7 702 24 | 501 |
| 7 702 26 | 496 |
| 7 702 34 | 496 |
| 7 702 35 | 496 |
| 7 702 38 | 500 |
| 7 702 39 | 500 |
| 7 702 42 | 500 |
| 7 702 43 | 500 |
| 7 702 60 | 497 |
| 7 702 61 | 497 |
| 7 702 62 | 497 |
| 7 702 65 | 499 |
| 7 702 70 | 498 |
| 7 702 74 | 497 |
| 7 702 82 | 500 |
| 7 702 83 | 500 |
| 7 702 84 | 500 |
| 7 702 85 | 500 |
| 7 702 86 | 498 |
| 7 702 93 | 499 |
| 7 702 94 | 499 |
| 7 702 96 | 499 |
| 7 704 70 | 498 |
| 7 741 01 | 495 |
| 7 741 03 | 495 |
| 7 741 04 | 495 |
| 7 741 12 | 495 |
| 7 741 15 | 496 |
| 7 741 16 | 496 |
| 7 741 18 | 496 |
| 7 741 20 | 498 |
| 7 741 22 | 498 |
| 7 741 23 | 500 |
| 7 741 24 | 501 |
| 7 741 26 | 496 |
| 7 741 29 | 497 |
| 7 741 34 | 496 |
| 7 741 35 | 496 |
| 7 741 38 | 500 |
| 7 741 39 | 500 |
| 7 741 42 | 500 |
| 7 741 43 | 500 |




Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 7 741 60 | 497 |
| 7 741 61 | 497 |
| 7 741 62 | 497 |
| 7 741 69 | 497 |
| 7 741 70 | 498 |
| 7 741 74 | 497 |
| 7 741 82 | 500 |
| 7 741 83 | 500 |
| 7 741 84 | 500 |
| 7 741 85 | 500 |
| 7 741 86 | 498 |
| 7 741 92 | 495 |
| 7 741 93 | 499 |
| 7 741 94 | 499 |
| 7 741 96 | 499 |
| 7 741 99 | 495 |
| 7 742 01 | 495 |
| 7 742 03 | 495 |
| 7 742 04 | 495 |
| 7 742 12 | 495 |
| 7 742 15 | 496 |
| 7 742 16 | 496 |
| 7 742 18 | 496 |
| 7 742 20 | 498 |
| 7 742 22 | 498 |
| 7 742 23 | 500 |
| 7 742 24 | 501 |
| 7 742 26 | 496 |
| 7 742 29 | 497 |
| 7 742 34 | 496 |
| 7 742 35 | 496 |
| 7 742 38 | 500 |
| 7 742 39 | 500 |
| 7 742 42 | 500 |
| 7 742 43 | 500 |
| 7 742 69 | 497 |
| 7 743 01 | 495 |
| 7 743 04 | 496 |
| 7 743 05 | 495 |
| 7 743 06 | 495 |
| 7 743 07 | 495 |
| 7 743 08 | 495 |
| 7 743 10 | 495 |
| 7 743 11 | 496 |
| 7 743 12 | 496 |
| 7 743 13 | 496 |
| 7 743 14 | 496 |
| 7 743 21 | 498 |
| 7 743 22 | 498 |
| 7 743 25 | 495 |
| 7 743 26 | 495 |
| 7 743 27 | 498 |
| 7 743 28 | 495 |
| 7 743 35 | 499 |
| 7 743 36 | 499 |
| 7 743 37 | 499 |
| 7 743 46 | 501 |
| 7 743 47 | 501 |
| 7 743 48 | 495 |
| 7 743 50 | 501 |
| 7 743 61 | 501 |
| 7 743 62 | 501 |
| 7 743 65 | 499 |
| 7 743 66 | 499 |
| 7 743 71 | 498 |
| 7 743 85 | 499 |
| 7 743 86 | 499 |
| 7 743 97 | 498 |
| 7 743 99 | 498 |
| 7 744 01 | 495 |
| 7 744 04 | 496 |
| 7 744 05 | 495 |
| 7 744 06 | 495 |
| 7 744 07 | 495 |
| 7 744 08 | 495 |
| 7 744 10 | 495 |
| 7 744 11 | 496 |
| 7 744 12 | 496 |
| 7 744 13 | 496 |
| 7 744 14 | 496 |
| 7 744 21 | 498 |
| 7 744 22 | 498 |
| 7 744 25 | 495 |
| 7 744 26 | 495 |
| 7 744 27 | 498 |
| 7 744 28 | 495 |
| 7 744 35 | 499 |
| 7 744 36 | 499 |
| 7 744 37 | 499 |
| 7 744 46 | 501 |
| 7 744 47 | 501 |
| 7 744 48 | 495 |
| 7 744 50 | 501 |
| 7 744 93 | 499 |
| 7 744 94 | 499 |
| 7 744 96 | 499 |
| 7 758 90 | 501 |
| 7 758 97 | 501 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| 7 758 98 | 501 |
| 7 761 81 | 493 |
| 7 761 81 | 501 |
| 7 761 82 | 493 |
| 7 761 82 | 501 |
| 7 761 83 | 493 |
| 7 761 83 | 501 |
| 75005005D | 310 |
| 75005006D | 310 |
| 75005007D | 310 |
| 75005008D | 310 |
| 75005014D | 310 |
| 75005034D | 310 |
| 75160102D | 310 |
| 75161001D | 310 |
| 75170102D | 310 |
| 75180102D | 310 |
| 75200102D | 310 |
| 75200111D | 310 |
| 75201001D | 310 |
| 75201002D | 310 |
| 75201151D | 310 |
| 75201261D | 310 |
| 75220102D | 310 |
| 75220111D | 310 |
| 75221001D | 310 |
| 75221002D | 310 |
| 75221151D | 310 |
| 75221261D | 310 |
| 75240102D | 310 |
| 75240111D | 310 |
| 75241001D | 310 |
| 75241002D | 310 |
| 75241151D | 310 |
| 75241261D | 310 |
| 75350102H | 302 |
| 75360102H | 302 |
| 75360103H | 302 |
| 75370101H | 302 |
| 75380101H | 302 |
| 75380102H | 302 |
| 75400102H | 302 |
| 75400103H | 302 |
| 75400111H | 302 |
| 75420101H | 302 |
| 75420102H | 302 |
| 75420111H | 302 |
| 75440101H | 302 |
| 75440102H | 302 |
| 75440111H | 302 |
| **8** | |
| 8M | 359 |
| 8M/M | 359 |
| 8MA | 359 |
| 8MA/M | 359 |
| **A** | |
| A-20/4 | 361 |
| A-25/6 | 361 |
| A-35/8 | 361 |
| A-45/8 | 361 |
| A-45/10 | 361 |
| A-50/10 | 361 |
| A-65/12 | 361 |
| A-75/12 | 361 |
| A5000 | 515 |
| A5000P/2 | 515 |
| A5001 | 510 |
| A5001/2 | 510 |
| A5003 | 510 |
| A5003/2 | 510 |
| A5005/2 | 510 |
| A5005/2A | 510 |
| A5005/2D | 510 |
| A5005N | 510 |
| A5009 | 515 |
| A5009/2 | 515 |
| A5012 | 510 |
| A5012/2 | 510 |
| A5037 | 510 |
| A5037/2 | 510 |
| A5052/2 | 510 |
| A5052N | 510 |
| A5163/3 | 513 |
| A5164/2 | 513 |
| A5210M2D | 513 |
| A5285C1 | 512 |
| A5285C2 | 512 |
| A5286C2 | 512 |
| A5287C2 | 512 |
| A5374/1 | 525 |
| A5440/2N | 512 |
| A5460 | 512 |
| A5625/230 | 514 |
| A5630/230 | 514 |
| A5702 | 512 |
| A5711 | 512 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| A5751N | 511 |
| A5752 | 511 |
| A5765 | 511 |
| A5765/2 | 511 |
| A5780N | 514 |
| A5781 | 514 |
| A5979C5E | 513 |
| A5979C6 | 513 |
| AM4280 | 514 |
| AM4281 | 514 |
| AM4282 | 514 |
| AM4283 | 514 |
| AM4284 | 514 |
| AM4285 | 514 |
| AM4702E | 515 |
| AM4702G | 515 |
| AM5000 | 515 |
| AM5000P/2 | 515 |
| AM5001A | 510 |
| AM5001M2A | 510 |
| AM5003A | 510 |
| AM5003ES | 510 |
| AM5003M2A | 510 |
| AM5005A | 510 |
| AM5005M2A | 510 |
| AM5005M2AA | 510 |
| AM5005M2AD | 510 |
| AM5007 | 510 |
| AM5009 | 515 |
| AM5009/2 | 515 |
| AM5011 | 510 |
| AM5012 | 510 |
| AM5012/2 | 510 |
| AM5037 | 510 |
| AM5037/2 | 510 |
| AM5041 | 515 |
| AM5048 | 515 |
| AM5052 | 510 |
| AM5052/2 | 510 |
| AM5088 | 515 |
| AM5163/3 | 513 |
| AM5164/2 | 513 |
| AM5180 | 512 |
| AM5202D | 513 |
| AM5202P10 | 513 |
| AM5202P14 | 513 |
| AM5210M2D | 513 |
| AM5216S | 514 |
| AM5217M2D | 513 |
| AM5217M2P10 | 513 |
| AM5217M2P14 | 513 |
| AM5256S | 514 |
| AM5285C1 | 512 |
| AM5285C2 | 512 |
| AM5286C2 | 512 |
| AM5287C2 | 512 |
| AM5433 | 511 |
| AM5434 | 511 |
| AM5440/2 | 512 |
| AM5460 | 512 |
| AM5702 | 512 |
| AM5710 | 512 |
| AM5711 | 512 |
| AM5712 | 512 |
| AM5713 | 512 |
| AM5721 | 512 |
| AM5751N | 511 |
| AM5752 | 511 |
| AM5765 | 511 |
| AM5765/2 | 511 |
| AM5979C5E | 513 |
| AM5979C5F | 513 |
| AM5979C6 | 513 |
| AM5979C6F | 513 |
| AP | 359 |
| **B** | |
| BB1-150 | 365 |
| BB1-240 | 365 |
| BB1-50 | 365 |
| BB1-95 | 365 |
| BB2-150 | 365 |
| BB2-240 | 365 |
| BB2-50 | 365 |
| BB2-95 | 365 |
| BP-150 | 365 |
| BP-25 | 365 |
| BP-25P | 365 |
| BP-50P | 365 |
| BP-70 | 365 |
| BP-95 | 365 |
| BPT | 366 |
| BU050610 | 409 |
| **C** | |
| C4001L | 520 |
| C4001L/2 | 520 |
| C4002L | 520 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| C4003L | 520 |
| C4003L/2 | 520 |
| C4004L | 520 |
| C4004L/2 | 520 |
| C4005L | 520 |
| C4042/2 | 520 |
| C4043/2 | 520 |
| C4113 | 520 |
| C4141 | 520 |
| C4141/S | 520 |
| C4180 | 520 |
| C4202CD | 520 |
| C4202P10 | 520 |
| C4202P14 | 520 |
| C4204 | 520 |
| C4212 | 520 |
| C4279C5E | 520 |
| C4279C6 | 520 |
| C4321 | 521 |
| C4351/230 | 521 |
| C4356/230 | 521 |
| C4402 | 520 |
| C4702 | 521 |
| C4702G | 521 |
| C4703 | 521 |
| C4704 | 521 |
| C4719 | 521 |
| C4719G | 521 |
| C4950 | 521 |
| C4950S | 521 |
| C4951 | 521 |
| CE-10 | 363 |
| CE-15 | 363 |
| CE-20 | 363 |
| CE-25 | 363 |
| CE-30 | 363 |
| CE-40 | 363 |
| CM801721 | 782 |
| CP-2010 | 358 |
| CP-4020 | 358 |
| **D** | |
| D2B1-150 | 364 |
| D2B1-240 | 364 |
| D2B1-95 | 364 |
| D2B2-150 | 364 |
| D2B2-240 | 364 |
| D2B2-95 | 364 |
| D4B1-150 | 364 |
| D4B1-240 | 364 |
| D4B1-95 | 364 |
| D4B2-150 | 364 |
| D4B2-240 | 364 |
| D4B2-95 | 364 |
| DR | 327 |
| DRG | 327 |
| DTG-PRO | 414 |
| **E** | |
| EA46ADCN | 432 |
| E46ADCN | 616 |
| E46ADCN | 618 |
| E49 | 163 |
| **F** | |
| F400A | 152 |
| F411U2 | 618 |
| F80AL | 152 |
| FE10-35 | 357 |
| FE20-50 | 357 |
| FE4-17 | 357 |
| FE40-100 | 357 |
| **H** | |
| H4040 | 440 |
| H4141R | 443 |
| H4202D | 444 |
| H4202P10 | 444 |
| H4202P14 | 444 |
| H4210M2D | 444 |
| H4217M2D | 444 |
| H4217M2P10 | 444 |
| H4217M2P14 | 444 |
| H4285CW2 | 443 |
| H4360 | 446 |
| H4361 | 447 |
| H4371B/230 | 446 |
| H4371R/230 | 446 |
| H4371T/230 | 446 |
| H4371V/230 | 446 |
| H4372V230H | 440 |
| H4380N | 446 |
| H4381 | 447 |
| H4382/230 | 447 |
| H4548 | 441 |
| H4549 | 441 |
| H4702 | 448 |
| H4702G | 448 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| H4703 | 448 |
| H4703W | 448 |
| H4704 | 448 |
| H4704W | 448 |
| H4706 | 448 |
| H4706W | 448 |
| H4726 | 448 |
| H4726W | 448 |
| H4743/230B | 448 |
| H4743/230B | 472 |
| HA4702X | 448 |
| HA4703X | 448 |
| HA4704X | 448 |
| HC4001AN | 438 |
| HC4001M2AN | 438 |
| HC4002 | 440 |
| HC4003AN | 438 |
| HC4003ES | 439 |
| HC4003M2AN | 438 |
| HC4004 | 438 |
| HC4004/2 | 438 |
| HC4005AN | 438 |
| HC4005M2AN | 438 |
| HC4012 | 440 |
| HC4016 | 441 |
| HC4022 | 440 |
| HC4027 | 440 |
| HC4027/2 | 440 |
| HC4028H | 440 |
| HC4033 | 440 |
| HC4036 | 440 |
| HC4036/2 | 440 |
| HC4037 | 440 |
| HC4037/2 | 440 |
| HC4044 | 440 |
| HC4051A | 438 |
| HC4051M2A | 438 |
| HC4053A | 438 |
| HC4053M2A | 438 |
| HC4054 | 438 |
| HC4054/2 | 438 |
| HC4055A | 438 |
| HC4055M2A | 438 |
| HC4125S | 443 |
| HC4126S | 443 |
| HC4141 | 443 |
| HC4142 | 443 |
| HC4177 | 443 |
| HC4185S | 443 |
| HC4204 | 444 |
| HC4207 | 444 |
| HC4212 | 444 |
| HC4279C6 | 445 |
| HC4279C6A | 445 |
| HC4279C6F | 445 |
| HC4279C6S | 445 |
| HC4280 | 445 |
| HC4281 | 445 |
| HC4282 | 445 |
| HC4283 | 445 |
| HC4284 | 445 |
| HC4285 | 445 |
| HC4285C1 | 443 |
| HC4285C2 | 443 |
| HC4286C1 | 443 |
| HC4286C2 | 443 |
| HC4287C2 | 443 |
| HC4294 | 445 |
| HC4301/10 | 447 |
| HC4301/16 | 447 |
| HC4305/10 | 447 |
| HC4305/16 | 447 |
| HC4321 | 446 |
| HC4351/230 | 446 |
| HC4355/12 | 446 |
| HC4356/230 | 446 |
| HC4362 | 446 |
| HC4402 | 441 |
| HC4408 | 441 |
| HC4410 | 441 |
| HC4411 | 441 |
| HC4431N | 442 |
| HC4432 | 442 |
| HC4433 | 442 |
| HC4434 | 442 |
| HC4441 | 442 |
| HC4442 | 442 |
| HC4451 | 442 |
| HC4547 | 441 |
| HC4921/2LA | 439 |
| HC4921/2LB | 439 |
| HC4921/2LD | 439 |
| HC4921/2LF | 439 |
| HC4921BL | 439 |
| HC4921DD | 439 |
| HC4921LA | 439 |
| HC4921LB | 439 |
| HC4921LD | 439 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| HC4921LF | 439 |
| HC4921M2BL | 439 |
| HC4921MR | 439 |
| HC4949 | 446 |
| HC4950 | 446 |
| HC4951 | 446 |
| HC4953 | 446 |
| HC4954 | 446 |
| HD4001AN | 438 |
| HD4001M2AN | 438 |
| HD4002 | 440 |
| HD4003AN | 438 |
| HD4003ES | 439 |
| HD4003M2AN | 438 |
| HD4004 | 438 |
| HD4004M2 | 438 |
| HD4005AN | 438 |
| HD4005M2AN | 438 |
| HD4012 | 440 |
| HD4016 | 441 |
| HD4022 | 440 |
| HD4027 | 440 |
| HD4027M2 | 440 |
| HD4028H | 440 |
| HD4033 | 440 |
| HD4036 | 440 |
| HD4036M2 | 440 |
| HD4037 | 440 |
| HD4037M2 | 440 |
| HD4044 | 440 |
| HD4051A | 438 |
| HD4051M2A | 438 |
| HD4053A | 438 |
| HD4053M2A | 438 |
| HD4054 | 438 |
| HD4054M2 | 438 |
| HD4055A | 438 |
| HD4055M2A | 438 |
| HD4125S | 443 |
| HD4126S | 443 |
| HD4141 | 443 |
| HD4142 | 443 |
| HD4177 | 443 |
| HD4185S | 443 |
| HD4204 | 444 |
| HD4207 | 444 |
| HD4212 | 444 |
| HD4279C6 | 445 |
| HD4279C6A | 445 |
| HD4279C6F | 445 |
| HD4279C6S | 445 |
| HD4280 | 445 |
| HD4281 | 445 |
| HD4282 | 445 |
| HD4283 | 445 |
| HD4284 | 445 |
| HD4285 | 445 |
| HD4285C1 | 443 |
| HD4285C2 | 443 |
| HD4286C1 | 443 |
| HD4286C2 | 443 |
| HD4287C2 | 443 |
| HD4294 | 445 |
| HD4301A10 | 447 |
| HD4301A16 | 447 |
| HD4305A10 | 447 |
| HD4305A16 | 447 |
| HD4321 | 446 |
| HD4351V230 | 446 |
| HD4355V12 | 446 |
| HD4356V230 | 446 |
| HD4362 | 446 |
| HD4402 | 441 |
| HD4408 | 441 |
| HD4410 | 441 |
| HD4411 | 441 |
| HD4431N | 442 |
| HD4432 | 442 |
| HD4433 | 442 |
| HD4434 | 442 |
| HD4441 | 442 |
| HD4442 | 442 |
| HD4451 | 442 |
| HD4547 | 441 |
| HD4921BL | 439 |
| HD4921DD | 439 |
| HD4921LA | 439 |
| HD4921LB | 439 |
| HD4921LD | 439 |
| HD4921LF | 439 |
| HD4921M2BL | 439 |
| HD4921M2LA | 439 |
| HD4921M2LB | 439 |
| HD4921M2LD | 439 |
| HD4921M2LF | 439 |
| HD4921MR | 439 |
| HD4949 | 446 |
| HD4950 | 446 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| HD4951 | 446 |
| HD4953 | 446 |
| HD4954 | 446 |
| HS4001AN | 438 |
| HS4001M2AN | 438 |
| HS4002 | 440 |
| HS4003AN | 438 |
| HS4003ES | 439 |
| HS4003M2AN | 438 |
| HS4004 | 438 |
| HS4004/2 | 438 |
| HS4005AN | 438 |
| HS4005M2AN | 438 |
| HS4012 | 440 |
| HS4016 | 441 |
| HS4022 | 440 |
| HS4027 | 440 |
| HS4027/2 | 440 |
| HS4028H | 440 |
| HS4033 | 440 |
| HS4036 | 440 |
| HS4036/2 | 440 |
| HS4037 | 440 |
| HS4037/2 | 440 |
| HS4044 | 440 |
| HS4051A | 438 |
| HS4051M2A | 438 |
| HS4053A | 438 |
| HS4053M2A | 438 |
| HS4054 | 438 |
| HS4054/2 | 438 |
| HS4055A | 438 |
| HS4055M2A | 438 |
| HS4125S | 443 |
| HS4126S | 443 |
| HS4141 | 443 |
| HS4142 | 443 |
| HS4177 | 443 |
| HS4185S | 443 |
| HS4204 | 444 |
| HS4207 | 444 |
| HS4212 | 444 |
| HS4279C6 | 445 |
| HS4279C6A | 445 |
| HS4279C6F | 445 |
| HS4279C6S | 445 |
| HS4280 | 445 |
| HS4281 | 445 |
| HS4282 | 445 |
| HS4283 | 445 |
| HS4284 | 445 |
| HS4285 | 445 |
| HS4285C1 | 443 |
| HS4285C2 | 443 |
| HS4286C1 | 443 |
| HS4286C2 | 443 |
| HS4287C2 | 443 |
| HS4294 | 445 |
| HS4301/10 | 447 |
| HS4301/16 | 447 |
| HS4305/10 | 447 |
| HS4305/16 | 447 |
| HS4321 | 446 |
| HS4351/230 | 446 |
| HS4355/12 | 446 |
| HS4356/230 | 446 |
| HS4362 | 446 |
| HS4402 | 441 |
| HS4408 | 441 |
| HS4410 | 441 |
| HS4411 | 441 |
| HS4431N | 442 |
| HS4432 | 442 |
| HS4433 | 442 |
| HS4434 | 442 |
| HS4441 | 442 |
| HS4442 | 442 |
| HS4451 | 442 |
| HS4547 | 441 |
| HS4921/2LA | 439 |
| HS4921/2LB | 439 |
| HS4921/2LD | 439 |
| HS4921/2LF | 439 |
| HS4921BL | 439 |
| HS4921DD | 439 |
| HS4921LA | 439 |
| HS4921LB | 439 |
| HS4921LD | 439 |
| HS4921LF | 439 |
| HS4921M2BL | 439 |
| HS4921MR | 439 |
| HS4949 | 446 |
| HS4950 | 446 |
| HS4951 | 446 |
| HS4953 | 446 |
| HS4954 | 446 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| **L** | |
| L4001A | 460 |
| L4001M2A | 460 |
| L4002N | 463 |
| L4003A | 460 |
| L4003ES | 462 |
| L4003M2A | 460 |
| L4004M2N | 460 |
| L4004N | 460 |
| L4005A | 460 |
| L4005M2A | 460 |
| L4012 | 463 |
| L4016 | 463 |
| L4022 | 463 |
| L4027 | 463 |
| L4033 | 463 |
| L4034N | 463 |
| L4036 | 463 |
| L4037 | 463 |
| L4042M2N | 463 |
| L4042N | 463 |
| L4043M2N | 463 |
| L4043N | 463 |
| L4044N | 463 |
| L4051AN | 460 |
| L4051M2AN | 460 |
| L4053AN | 460 |
| L4053M2AN | 460 |
| L4054 | 460 |
| L4054M2 | 460 |
| L4055AN | 460 |
| L4055M2AN | 460 |
| L4113 | 466 |
| L4125S | 466 |
| L4126S | 466 |
| L4139 | 466 |
| L4141 | 466 |
| L4141R | 466 |
| L4142 | 466 |
| L4177 | 466 |
| L4180 | 466 |
| L4185S | 466 |
| L4204 | 467 |
| L4207 | 467 |
| L4212 | 467 |
| L4279C5E | 468 |
| L4279C5F | 468 |
| L4279C6 | 468 |
| L4279C6A | 468 |
| L4279C6F | 468 |
| L4279C6S | 468 |
| L4280 | 468 |
| L4281 | 468 |
| L4282 | 468 |
| L4283 | 468 |
| L4284 | 468 |
| L4285 | 468 |
| L4285C1 | 466 |
| L4285C2 | 466 |
| L4286C1 | 466 |
| L4286C2 | 466 |
| L4287C2 | 466 |
| L4294 | 468 |
| L4301/10 | 471 |
| L4301/16 | 471 |
| L4305/10 | 471 |
| L4305/16 | 471 |
| L4321 | 469 |
| L4330/230 | 463 |
| L4351/230 | 469 |
| L4355/12 | 469 |
| L4356/230 | 469 |
| L4362 | 470 |
| L4371R | 469 |
| L4371T | 469 |
| L4371V | 469 |
| L4372AV | 469 |
| L4373H | 469 |
| L4382/230 | 470 |
| L4384/1 | 471 |
| L4386/1 | 471 |
| L4402N | 464 |
| L4408N | 464 |
| L4410N | 464 |
| L4411N | 464 |
| L4431N | 465 |
| L4432 | 465 |
| L4433N | 465 |
| L4434N | 465 |
| L4441 | 465 |
| L4442 | 465 |
| L4451 | 465 |
| L4546 | 441 |
| L4546 | 464 |
| L4546 | 511 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| L4547 | 464 |
| L4551 | 464 |
| L4651M2 | 417 |
| L4652/2 | 416 |
| L4680 | 417 |
| L4784/1 | 471 |
| L4786/1 | 471 |
| L4915AN | 461 |
| L4915BN | 461 |
| L4915DD | 461 |
| L4915DN | 461 |
| L4915FN | 461 |
| L4915M2ADN | 461 |
| L4915M2AN | 461 |
| L4915M2BN | 461 |
| L4915M2DD | 461 |
| L4915M2DN | 461 |
| L4915M2FN | 461 |
| L4915M2N | 461 |
| L4915M2T | 462 |
| L4915MR | 461 |
| L4915N | 461 |
| L4915SETBL | 461 |
| L4915TN | 461 |
| L4916A | 462 |
| L4916B | 462 |
| L4916D | 462 |
| L4916F | 462 |
| L4916KIT | 462 |
| L4916M2A | 462 |
| L4916M2B | 462 |
| L4916M2D | 462 |
| L4916M2F | 462 |
| L4916M2T | 462 |
| L4916T | 462 |
| L4950 | 469 |
| L4951 | 469 |
| L4953 | 469 |
| L4954 | 469 |
| LN4040 | 463 |
| LN4202D | 467 |
| LN4202P10 | 467 |
| LN4202P14 | 467 |
| LN4210M2D | 467 |
| LN4217M2D | 467 |
| LN4217M2P10 | 467 |
| LN4217M2P14 | 467 |
| LN4285CW2 | 466 |
| LN4360 | 470 |
| LN4361 | 470 |
| LN4380N | 470 |
| LN4381 | 470 |
| LN4548 | 464 |
| LN4549 | 464 |
| LN4652 | 417 |
| LN4702E | 472 |
| LN4702M | 472 |
| LN4702MG | 472 |
| LN4703 | 472 |
| LN4703C | 472 |
| LN4704 | 472 |
| LN4704C | 472 |
| LN4707 | 472 |
| LN4707C | 472 |
| LN4719 | 472 |
| LN4719G | 472 |
| LN4726 | 472 |
| LN4726C | 472 |
| LN4742V12 | 472 |
| LN4742V12 | 515 |
| LN4742V12 | 521 |
| LN4742V12 | 525 |
| LN4742V12T | 472 |
| LN4742V12V | 472 |
| LN4742V12V | 515 |
| LN4742V12V | 521 |
| LN4742V12V | 525 |
| LN4742V230 | 472 |
| LN4742V230 | 515 |
| LN4742V230 | 521 |
| LN4742V230 | 525 |
| LN4742V230T | 472 |
| LN4742V230V | 472 |
| LN4742V230V | 515 |
| LN4742V230V | 521 |
| LN4742V230V | 525 |
| LN4743/230A | 448 |
| LN4743/230A | 472 |
| LN4743/230T | 448 |
| LN4743/230T | 472 |
| LN4743/230V | 448 |
| LN4743/230V | 472 |
| **N** | |
| N4001A | 460 |
| N4001M2A | 460 |
| N4002N | 463 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| N4003A | 460 |
| N4003ES | 462 |
| N4003M2A | 460 |
| N4004M2N | 460 |
| N4004N | 460 |
| N4005A | 460 |
| N4005M2A | 460 |
| N4012 | 463 |
| N4016 | 463 |
| N4022 | 463 |
| N4027 | 463 |
| N4033 | 463 |
| N4034N | 463 |
| N4036 | 463 |
| N4037 | 463 |
| N4042M2N | 463 |
| N4042N | 463 |
| N4043M2N | 463 |
| N4043N | 463 |
| N4044N | 463 |
| N4051AN | 460 |
| N4051M2AN | 460 |
| N4053AN | 460 |
| N4053M2AN | 460 |
| N4054 | 460 |
| N4054M2 | 460 |
| N4055AN | 460 |
| N4055M2AN | 460 |
| N4113 | 466 |
| N4125S | 466 |
| N4126S | 466 |
| N4139 | 466 |
| N4141 | 466 |
| N4142 | 466 |
| N4177 | 466 |
| N4180 | 466 |
| N4185S | 466 |
| N4204 | 467 |
| N4207 | 467 |
| N4212 | 467 |
| N4279C5E | 468 |
| N4279C5F | 468 |
| N4279C6 | 468 |
| N4279C6A | 468 |
| N4279C6F | 468 |
| N4279C6S | 468 |
| N4280 | 468 |
| N4281 | 468 |
| N4282 | 468 |
| N4283 | 468 |
| N4284 | 468 |
| N4285 | 468 |
| N4285C1 | 466 |
| N4285C2 | 466 |
| N4286C1 | 466 |
| N4286C2 | 466 |
| N4287C2 | 466 |
| N4294 | 468 |
| N4301/10 | 471 |
| N4301/16 | 471 |
| N4305/10 | 471 |
| N4305/16 | 471 |
| N4321 | 469 |
| N4330/230 | 463 |
| N4351/230 | 469 |
| N4355/12 | 469 |
| N4356/230 | 469 |
| N4362 | 470 |
| N4371R | 469 |
| N4371T | 469 |
| N4371V | 469 |
| N4372AV | 469 |
| N4373H | 469 |
| N4402N | 464 |
| N4408N | 464 |
| N4410N | 464 |
| N4411N | 464 |
| N4431N | 465 |
| N4432 | 465 |
| N4433N | 465 |
| N4434N | 465 |
| N4441 | 465 |
| N4442 | 465 |
| N4451 | 465 |
| N4547 | 464 |
| N4551 | 464 |
| N4680 | 417 |
| N4915AN | 461 |
| N4915BN | 461 |
| N4915DD | 461 |
| N4915DN | 461 |
| N4915FN | 461 |
| N4915M2ADN | 461 |
| N4915M2AN | 461 |
| N4915M2BN | 461 |
| N4915M2DD | 461 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| N4915M2DN | 461 |
| N4915M2FN | 461 |
| N4915M2N | 461 |
| N4915MR | 461 |
| N4915N | 461 |
| N4915SETBL | 461 |
| N4915TN | 461 |
| N4916A | 462 |
| N4916B | 462 |
| N4916D | 462 |
| N4916F | 462 |
| N4916KIT | 462 |
| N4916M2A | 462 |
| N4916M2B | 462 |
| N4916M2D | 462 |
| N4916M2F | 462 |
| N4916M2T | 462 |
| N4916T | 462 |
| N4932 | 461 |
| N4932/2 | 461 |
| N4950 | 469 |
| N4951 | 469 |
| N4953 | 469 |
| N4954 | 469 |
| NAV-PRO | 412 |
| NE1004005-02 | 626 |
| NE1004006-07 | 629 |
| NE1007006-50 | 629 |
| NE1007009-50 | 629 |
| NE1007027-01 | 627 |
| NE1009240-50 | 626 |
| NE1011013-50 | 627 |
| NE1011205-50 | 628 |
| NE1011209-50 | 628 |
| NE1011220-50 | 627 |
| NE1011223-02 | 626 |
| NE1011231-50 | 628 |
| NE1014002-50 | 626 |
| NE1014004-50 | 627 |
| NE1015002-01 | 629 |
| NE1015011-01 | 628 |
| NE1015011-02 | 628 |
| NE1016024-01 | 629 |
| NE1017003-50 | 627 |
| NE1017040-01 | 628 |
| NE1018006-50 | 626 |
| NE1018020-50 | 628 |
| NE1018022-50 | 628 |
| NE1018026-01 | 629 |
| NE1018027-01 | 627 |
| NE1018028-01 | 627 |
| NE1019002-01 | 629 |
| NE3107010-01 | 629 |
| NE3109011-01 | 626 |
| NE3211003-21 | 628 |
| NIS01-PRO | 414 |
| NOC-PRO | 413 |
| NSA-PRO-EU | 413 |
| NSC-PRO | 413 |
| NT4001A | 460 |
| NT4001M2A | 460 |
| NT4002N | 463 |
| NT4003A | 460 |
| NT4003ES | 462 |
| NT4003M2A | 460 |
| NT4004M2N | 460 |
| NT4004N | 460 |
| NT4005A | 460 |
| NT4005M2A | 460 |
| NT4012 | 463 |
| NT4016 | 463 |
| NT4022 | 463 |
| NT4027 | 463 |
| NT4033 | 463 |
| NT4034N | 463 |
| NT4036 | 463 |
| NT4037 | 463 |
| NT4042M2N | 463 |
| NT4042N | 463 |
| NT4043M2N | 463 |
| NT4043N | 463 |
| NT4044N | 463 |
| NT4051AN | 460 |
| NT4051M2AN | 460 |
| NT4053AN | 460 |
| NT4053M2AN | 460 |
| NT4054 | 460 |
| NT4054M2 | 460 |
| NT4055AN | 460 |
| NT4055M2AN | 460 |
| NT4113 | 466 |
| NT4125S | 466 |
| NT4126S | 466 |
| NT4139 | 466 |
| NT4141 | 466 |
| NT4142 | 466 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| NT4177 | 466 |
| NT4180 | 466 |
| NT4185S | 466 |
| NT4204 | 467 |
| NT4207 | 467 |
| NT4212 | 467 |
| NT4279C5E | 468 |
| NT4279C5F | 468 |
| NT4279C6 | 468 |
| NT4279C6A | 468 |
| NT4279C6F | 468 |
| NT4279C6S | 468 |
| NT4280 | 468 |
| NT4281 | 468 |
| NT4282 | 468 |
| NT4283 | 468 |
| NT4284 | 468 |
| NT4285 | 468 |
| NT4286C1 | 466 |
| NT4286C2 | 466 |
| NT4287C2 | 466 |
| NT4294 | 468 |
| NT4301/10 | 471 |
| NT4301/16 | 471 |
| NT4305/10 | 471 |
| NT4305/16 | 471 |
| NT4321 | 469 |
| NT4330/230 | 463 |
| NT4351/230 | 469 |
| NT4355/12 | 469 |
| NT4356/230 | 469 |
| NT4362 | 470 |
| NT4371R | 469 |
| NT4371T | 469 |
| NT4371V | 469 |
| NT4372AV | 469 |
| NT4373H | 469 |
| NT4402N | 464 |
| NT4408N | 464 |
| NT4410N | 464 |
| NT4411N | 464 |
| NT4431N | 465 |
| NT4432 | 465 |
| NT4433N | 465 |
| NT4434N | 465 |
| NT4441 | 465 |
| NT4442 | 465 |
| NT4451 | 465 |
| NT4547 | 464 |
| NT4551 | 464 |
| NT4680 | 417 |
| NT4915AN | 461 |
| NT4915BN | 461 |
| NT4915DD | 461 |
| NT4915DN | 461 |
| NT4915FN | 461 |
| NT4915M2ADN | 461 |
| NT4915M2AN | 461 |
| NT4915M2BN | 461 |
| NT4915M2DD | 461 |
| NT4915M2DN | 461 |
| NT4915M2FN | 461 |
| NT4915M2N | 461 |
| NT4915MR | 461 |
| NT4915N | 461 |
| NT4915SETBL | 461 |
| NT4915TN | 461 |
| NT4916A | 462 |
| NT4916B | 462 |
| NT4916D | 462 |
| NT4916F | 462 |
| NT4916KIT | 462 |
| NT4916M2A | 462 |
| NT4916M2B | 462 |
| NT4916M2D | 462 |
| NT4916M2F | 462 |
| NT4916M2T | 462 |
| NT4916T | 469 |
| NT4950 | 469 |
| NT4951 | 469 |
| NT4953 | 469 |
| NT4954 | 469 |
| NTH-PRO | 412 |
| NV-2IC6 | 429 |
| NV-2IC6-ANG | 429 |
| NV-2IC6-DVC | 429 |
| NV-2IC8 | 429 |
| NV-2IC8-ANG | 429 |
| NV-2IW6 | 429 |
| NV-2OD6-BK | 430 |
| NV-4IC6 | 429 |
| NV-4IC6-ANG | 430 |
| NV-4IC6-DVC | 429 |
| NV-4IC8 | 429 |




Refs. en rojo: Nuevos productos

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| NV-4IC8-ANG | 430 |
| NV-4IW6 | 430 |
| NV-6IC6 | 430 |
| NV-6IC6-ANG | 430 |
| NV-6IC8 | 430 |
| NV-6IC8-ANG | 430 |
| NV-6IW6 | 430 |
| NV-6OD6-BK | 430 |
| NV-6OD6-DVC-BK | 430 |
| NV-6OD6-DVC-WH | 430 |
| NV-6OD6-WH | 430 |
| NV-P100-EU | 429 |
| NV-P20-LLN | 431 |
| NV-P20-LLNL | 431 |
| NV-P20-LLNT | 431 |
| NV-P200-EU | 429 |
| NV-P30-BK | 431 |
| NV-P300-EU | 429 |
| NV-P30WH | 431 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| NV-P3100-EU | 429 |
| NV-P400-EU | 429 |
| NV-P4300-EU | 429 |
| NV-P500-EU | 429 |
| NV-P600 | 429 |
| NV-P601 | 429 |
| NVP-PRO | 412 |
| **O** | |
| O | 358 |
| OP | 358 |
| OR | 358 |
| ORP | 358 |
| **P** | |
| P10-M6 | 362 |
| P100-M6 | 362 |
| P15-M6 | 362 |
| P20-M6 | 362 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| P30-M6 | 362 |
| P40-M6 | 362 |
| P50-M6 | 362 |
| P60-M6 | 362 |
| P70-M6 | 362 |
| P80-M5 | 362 |
| P80-M6 | 362 |
| P90-M6 | 362 |
| PA120-M6 | 362 |
| PA15-M4 | 362 |
| PA20-M4 | 362 |
| PA20-M6 | 362 |
| PA25-M4 | 362 |
| PA30-M4 | 362 |
| PA30-M6 | 362 |
| PA40-M4 | 362 |
| PA45-M6 | 362 |
| PA55-M4 | 362 |
| PA60-M4 | 362 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| PA70-M6 | 362 |
| PA90-M4 | 362 |
| PB502N | 548 |
| PB503N | 548 |
| PB504N | 548 |
| PB506N | 548 |
| PB526N | 548 |
| PCT-C | 366 |
| PDT-10-2 | 361 |
| PDT-12-3 | 361 |
| PDT-15-4 | 361 |
| PEJM | 358 |
| PT-1M5 | 366 |
| PT-2M | 366 |
| **S** | |
| SB-36 | 361 |
| SBC-1 | 360 |
| SBC-2 | 360 |

| Referencia | Pág. |
|---|---|
| SBC-3 | 360 |
| SBE | 361 |
| **T** | |
| TA-4 | 363 |
| TA-6 | 363 |
| TFR4X25 | 694 |
| TFR6X35 | 694 |
| TO-4 | 363 |
| TO-6 | 363 |
| **V** | |
| V-12 | 359 |
| V-1915 | 359 |
| V-98 | 359 |





# CORTE Y PROTECCIÓN DE POTENCIA


**Interruptores y seccionadores de bastidor abierto hasta 6300 A DMX³**




**Pág. 26**
Características técnicas

**Interruptores de caja moldeada hasta 1600 A DPX³**



**Pág. 50**
DPX³ 160
Interruptores de caja moldeada



**Pág. 60**
DPX³1600
Interruptores de caja moldeada

**Equipamiento para inversores de redes**




**Pág. 76**
Equipamiento para inversores de redes

**Interruptores seccionadores, Vistop y DPX-IS**




**Pág. 78**
Interruptores seccionadores Vistop

**Portafusibles SP y fusibles**




**Pág. 84**
Portafusibles SP

**Protección de motores: guardamotores, MPX³**



**Pág. 87**
Guardamotores MPX³

**Contactores industriales, CTX³ y relés térmicos, RTX³**




**Pág. 90**
Contactores CTX³



## NOVEDADES 2020




**Equipamientos para inversores de redes**
**(pág. 76)**




**Pág. 28**
DMX³ 1600 interruptores de bastidor abierto




**Pág. 31**
DMX³ 2500 y 4000 interruptores de bastidor abierto




**Pág. 32**
DMX³ 6300 interruptores de bastidor abierto




**Pág. 33**
Auxiliares y accesorios




**Pág. 52**
DPX³ 250 Interruptores de caja moldeada




**Pág. 56**
Accesorios y auxiliares comunes



**Pág. 58**
DPX³ 630 Interruptores de caja moldeada




**Pág. 62**
Accesorios eléctricos y auxiliares




**Pág. 62**
Relés diferenciales y toroidales, auxiliares




**Pág. 69**
Datos técnicos DPX³



**Pág. 79**
Interruptores seccionadores DPX-IS 250/630



**Pág. 82**
Interruptores DPX³-I 160/1600 A




**Pág. 83**
Interruptores seccionadores DX³-IS




**Pág. 85**
Fusibles cilíndricos




**Pág. 88**
Accesorios MPX³



**Pág. 89**
Datos técnicos MPX³



**Pág. 92**
Relés térmicos RTX³



**Pág. 93**
Accesorios CTX³



**Pág. 94**
Datos técnicos CTX³

# DMX³

## características técnicas

Descubra la gama DMX³ en **legrand.es**

| Aparatos | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BASTIDOR ABIERTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  0 280 28 | |  0 286 56 + 0 288 02 | |  0 286 77 + 0 288 02 | |  0 289 51 + 0 288 02 | |
| | **DMX³ 1600 (p. 28)** | **DMX³ 2500 (p. 31)** | | | **DMX³ 4000 (p. 31)** | | | **DMX³ 6300 (p. 32)** |
| | **50 kA** | **50 kA** | **65 kA** | **100 kA** | **50 kA** | **65 kA** | **100 kA** | **100 kA** |
| **Caja** | Talla 0 | Talla 1 | Talla 1 | Talla 2 | Talla 2 | Talla 2 | Talla 2 | Talla 3 |
| **Número de polos** | 3P - 4P | 3P - 4P | | | 3P - 4P | | | 3P - 4P |
| **Versiones** | fijo-seccionable | fijo-seccionable | | | fijo-seccionable | | | fijo-seccionable |
| **Características de funcionamiento** | | | | | | | | |
| **Corriente nominal In a 40° C (A)** | 630-800-1000-1250-1600 | 630-800-1000-1250-1600-2000-2500 | | | 3200-4000 | | | 5000-6300 |
| **Tensión de aislamiento Ui (V)** | 1000 | 1000 | | | 1000 | | | 1000 |
| **Resistencia al impulso Uimp (kV)** | 12 | 12 | | | 12 | | | 12 |
| **Tensión de empleo (50/60Hz) Ue (V)** | 690 | 690 | | | 690 | | | 690 |
| **Protección de neutro (% In)** | OFF-50-100 | OFF-50-100 | | | OFF-50-100 | | | OFF-50-100 |
| **Categoría de empleo** | B | B | | | B | | | B |
| **Aptitud para el seccionamiento** | Sí | Sí | | | Sí | | | Sí |
| **Poder de corte Icu (kA)** | | | | | | | | |
| **230 V~** | 50 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 100 |
| **415 V~** | 50 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 100 |
| **500 V~** | 50 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 100 |
| **600 V~** | 42 | 50 | 60 | 75 | 50 | 65 | 75 | 75 |
| **690 V~** | 42 | 50 | 55 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| **Poder de corte de servicio Ics (% Icu)** | 100 % | 100 % | | | 100 % | | | 100 % |
| **Poder de cierre en corto circuito Icm (kA)** | | | | | | | | |
| **230 V~** | 105 | 105 | 143 | 220 | 105 | 143 | 220 | 220 |
| **415 V~** | 105 | 105 | 143 | 220 | 105 | 143 | 220 | 220 |
| **500 V~** | 105 | 105 | 143 | 220 | 105 | 143 | 220 | 220 |
| **600 V~** | 88 | 105 | 132 | 165 | 105 | 143 | 165 | 165 |
| **690 V~** | 88 | 105 | 121 | 143 | 105 | 143 | 143 | 143 |
| **Intensidad asignada de corta duración Icw (kA) t = 1 s** | | | | | | | | |
| **230 V~** | 50 | 50 | 65 | 85 | 50 | 65 | 85 | 100 |
| **415 V~** | 50 | 50 | 65 | 85 | 50 | 65 | 85 | 100 |
| **500 V~** | 50 | 50 | 65 | 85 | 50 | 65 | 85 | 100 |
| **600 V~** | 42 | 50 | 60 | 75 | 50 | 65 | 75 | 75 |
| **690 V~** | 42 | 50 | 55 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| **Tiempos de intervención** | | | | | | | | |
| **apertura** | 15 ms | 15 ms | | | 15 ms | | | 15 ms |
| **cierre** | 30 ms | 30 ms | | | 30 ms | | | 30 ms |
| **Endurancia (ciclos)** | | | | | | | | |
| **mecánica** | 10000 con mantenimiento/ 5000 sin mantenimiento | 20000 con mantenimiento/ 10000 sin mantenimiento | | | 20000 con mantenimiento/ 10000 sin mantenimiento | | | 10000 con mantenimiento/ 5000 sin mantenimiento |
| **eléctrica** | 4000 con mantenimiento/ 3000 sin mantenimiento | 10000 con mantenimiento/ 5000 sin mantenimiento | | | 10000 con mantenimiento/ 5000 sin mantenimiento | | | 5000 con mantenimiento/ 2500 sin mantenimiento |
| **Temperatura** | | | | | | | | |
| **funcionamiento** | - 5 °C à + 70 °C | - 25 °C à + 70 °C | | | - 25 °C à + 70 °C | | | - 25 °C à + 70 °C |
| **almacenamiento** | - 25 °C à + 85 °C | - 40 °C à + 85 °C | | | - 40 °C à + 85 °C | | | - 40 °C à + 85 °C |

# DMX³

## características técnicas

Descubra nuestras obras

| Unidades de protección electrónica (pág. 32) | UNIDADES DE PROTECCIÓN PARA DMX³ 2500/4000/6300 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  0 288 03 | |  0 288 00 |  0 288 01 |  0 288 02 |
| | Unidad con pantalla táctil | | Unidad con pantalla LCD y cursor | | |
| | LSI | LSIg | LI | LSI | LSIg |
| **Protección retardo largo contra las sobrecargas** | | | | | |
| **Ir** de 0'4 a 1xIn por pasos de 0,02(1) | • | • | • | • | • |
| **tr**: 5-10-20-30 s | • | • | • | • | • |
| **Protección retardo corto contra los corto circuitos** | | | | | |
| **Isd**: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 x Ir | • | • | | • | • |
| **tsd**: 0-0,1-0,2-0,5-1 s (t = k)<br>1-0,5-0,2-0,1 s ($t^2t$ = k) | • | • | | • | • |
| **Protección instantánea frente a corto circuitos elevados** | | | | | |
| **Ii**: OFF 2-3-4-6-8-10-12-15 x In o Icw | • | • | • | • | • |
| **Corriente de defecto a tierra** | | | | | |
| **Ig**: OFF-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 x In | | • | | | • |
| **tg**: 0,1-0,2-0,5-1 s | | • | | | • |
| **Pantalla** | | | | | |
| LCD color - táctil | • | • | | | |
| LCD monocromo | | | • | • | • |
| **Medidas y visualizaciones (valores instantáneos y medios, retardo regulable)** | | | | | |
| Intensidad | • | • | • | • | • |
| Tensión F/N y F/F | • | • | | | |
| Potencia (P, Q, S) total y por fase | • | • | | | |
| Frecuencia | • | • | | | |
| Factor de potencia total y por fase | • | • | | | |
| Energía (activa y reactiva) | • | • | | | |
| Tasa de distorsión armónica | • | • | | | |
| Posición: abierto/cerrado/disparado | • | • | • | • | • |
| Fecha, hora y causa de la última desconexión | • | • | • | • | • |
| Protección requerida | • | • | • | • | • |
| **Memoria** | | | | | |
| Contador de desconexiones | • | • | • | • | • |
| Corriente no cortada | • | • | • | • | • |
| Fecha, hora y causa de las 20 últimas desconexiones | • | • | • | • | • |
| Pico de tension | • | • | | | |
| Ajuste de tensión | • | • | • | • | • |
| Lectura del histórico de desconexiones | • | • | • | • | • |
| **Conexiones externas** | | | | | |
| Puerto USB para diagnóstico | • | • | • | • | • |
| Bornas auxiliares | • | • | • | • | • |
| Puertos/RS485/Modbus | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| **Señalización y alarmas** | | | | | |
| Sobretemperatura >75°C | • | • | • | • | • |
| Selectividad lógica | • | • | • | • | • |
| Gestión de cargas no prioritarias | • | • | | | |
| Inversión de potencia: 0,1 a 20 s - 5 a 100% Ir | • | • | | | |
| Desequilibrio de corriente: 1 a 3600 s - 100 a 600 V | • | • | | | |
| Tensión F/N máx.: 0,1 a 20 s - 60 a 400 V | • | • | | | |
| Tensión F/N mín.: 0,1 a 20 s - 10 a 400 V | • | • | | | |
| Desequilibrio de tensión: F/N: 0,1 a 20s - instantánea | • | • | | | |
| Inversión de rotación de las fases | • | • | | | |
| Frecuencia mín. y máx.: 45 a 500 Hz - 0,1 a 20 s | • | • | | | |

1: Para unidad con pantalla táctil: Ir de 0,1 a 10 x In por pasos de 0,01
2: Unicamente con la unidad de protección táctil
3: Para DMX³ 3P, sistema 4 hilos, añadir la ref. 0 288 11

Unidades de protección para DMX³ 1600
p. 28

# DMX³ 1600

## interruptores automáticos de bastidor abierto de 630 a 1600 A



0 280 28 + 0 281 66 + 0 280 35



0 280 85 + 0 281 66

Dimensiones p. 36
Características técnicas p. 44

Estos productos deben pedirse obligatoriamente con una unidad de protección ref. 0 281 64/65/66 (ensamblaje de fábrica).

### Versión fija

Suministrados con:
- 4 contactos auxiliares: NA/NC
- junta de puerta

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | Poder de corte Icu 50 kA (415 V∿) In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 280 24 | 0 280 30 | 630 |
| 1 | 0 280 25 | 0 280 31 | 800 |
| 1 | 0 280 26 | 0 280 32 | 1.000 |
| 1 | 0 280 27 | 0 280 33 | 1.250 |
| 1 | 0 280 28 | 0 280 34 | 1.600 |

### Versión seccionable (parte móvil)

Suministrados con:
- 4 contactos auxiliares: NA/NC
- junta de puerta

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | Poder de corte Icu 50 kA (415 V∿) In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 280 81 | 0 280 86 | 630 |
| 1 | 0 280 82 | 0 280 87 | 800 |
| 1 | 0 280 83 | 0 280 88 | 1000 |
| 1 | 0 280 84 | 0 280 89 | 1250 |
| 1 | 0 280 85 | 0 280 90 | 1600 |

### Base para versión seccionable

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 281 53 | 0 281 54 | Base para DMX³ 1600 y DMX³-I 1600 de versión seccionable. Para las ref. 028081 a 028090 y 028047 a 028092. |

# DMX³ 1600

## unidades de protección electrónicas



0 281 65




0 281 72


Ajustes y curvas p. 43


Las unidades de protección permiten unos ajustes precisos de los parámetros de protección.
Las unidades de protección pueden alimentarse con transformadores integrados o alimentación externa.
Pedir obligatoriamente estos productos con un automático DMX³.

### Unidades de protección MP4 con pantalla LCD

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Con pantalla que muestra las medidas de intensidad y cursores para el ajuste de los niveles de protección. Ajustes por cursor. |
| | | **Unidad LI** |
| 1 | 0 281 64 | Ajustes: Ii, Ir, tr. |
| 1 | 0 281 65 | **Unidad LSI** Ajustes: Isd, tsd, Ir, tr y Ii. |
| 1 | 0 281 66 | **Unidad LSIg** Ajustes: Isd, tsd, Ir, tr, Ii, Ig y tg. |




### Opciones para unidades de protección

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 281 70[1] | Opción que permite que el DMX³ sea comunicante para la supervisión (p. 188). |
| 1 | 0 281 72 | 230 V∿/⎓ alimentación auxiliar externa. |
| 1 | 0 281 71[1] | Neutro externo para DMX³ 1600. |
| 1 | 0 281 99[1] | Módulo de salida programable. |

1: Pedir al mismo tiempo que el DMX³ y su unidad de protección electrónica (ensamblaje de fábrica).



Refs. en rojo: Nuevos productos

# DMX³-I 1600

## seccionadores de corte en carga de 1000 a 1600 A



0 280 52 + 0 280 35

Dimensiones p. 36

### Versión fija

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 280 50 | 0 280 56 | 1.000 |
| 1 | 0 280 51 | 0 280 57 | 1.250 |
| 1 | 0 280 52 | 0 280 58 | 1.600 |

Suministrados con:
- 4 contactos auxiliares: NA/NC
- junta de puerta

### Versión seccionable (parte móvil)

| | 3P | 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 280 47 | 0 280 65 | 1.000 |
| 1 | 0 280 53 | 0 280 91 | 1.250 |
| 1 | 0 280 59 | 0 280 92 | 1.600 |

Suministrados con:
- 4 contactos auxiliares: NA/NC
- junta de puerta


# DMX³-I 1600

## seccionadores de corte en carga de 1000 a 1600 A


### Características técnicas

| Interruptor abierto DMX³-I | | 1600 |
|---|---|---|
| Caja | | 1600 |
| Corriente asignada In a 40° C (A) | | 1000<br>1250<br>1600 |
| Tensión asignada de aislamiento Ui (V) | | 1000 |
| Tensión asignada de resistencia a los choques Uimp (kV) | | 12 |
| Tensión asignada de empleo (50/60 Hz) Ue (V) | | 690 |
| Categoría de empleo | | AC23A |
| Aptitud para el seccionamiento | | Sí |
| Poder asignado de cierre en cortocircuito Icm (kA) | 220 / 240 V~ | 105 |
| | 380 / 415 V~ | 105 |
| | 440 / 460 V~ | 105 |
| | 480 / 500 V~ | 105 |
| | 600 V~ | 88 |
| | 690 V~ | 88 |
| Corriente de corta duración admisible Icw (kA) para t = 1 s | 220 / 240 V~ | 50 |
| | 380 / 415 V~ | 50 |
| | 440 / 460 V~ | 50 |
| | 480 / 500 V~ | 50 |
| | 600 V~ | 42 |
| | 690 V~ | 42 |
| Resistencia (ciclos) | mecánica sin mantenimiento | 5000 |
| | mecánica con mantenimiento | 10000 |
| | eléctrica sin mantenimiento | 3000 |
| Temperatura | funcionamiento | -5°C à +70°C |
| | almacenamiento | -25°C à +85°C |

### Reducción en función de la temperatura ambiente

**Versión fija/seccionable**

| | Temperatura | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40°C | | 50°C | | 60°C | | 65°C | | 70°C | |
| | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In |
| DMX³-I 1600 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0.95 |
| | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 0.95 | 1250 | 0.9 |
| | 1600 | 1 | 1600 | 0.92 | 1600 | 0.83 | 1600 | 0.8 | 1600 | 0.76 |




0 281 39



0 281 78



0 281 81



0 281 75



0 281 59

| Emb. | Ref. | Auxiliares de mando y señalización |
|---|---|---|
| | | **Bobinas de disparo de emisión de corriente** |
| | | Cuando son alimentados garantizan la apertura instantánea del interruptor. |
| 1 | 0 281 31 | 24 V~/⎓ |
| 1 | 0 281 32 | 48 V~/⎓ |
| 1 | 0 281 34 | 220 - 250 V~/⎓ |
| | | **Bobinas de disparo de mínima tensión** |
| | | Cuando cae la tensión de alimentación, garantizan la apertura instantánea del interruptor. |
| 1 | 0 281 36 | 24 V~/⎓ |
| 1 | 0 281 37 | 48 V~/⎓ |
| 1 | 0 281 39 | 220 - 250 V~/⎓ |
| | | **Módulos de retardo para bobina de mínima tensión** |
| | | Cuando la tensión de alimentación cae, garantizan la apertura temporizada del interruptor. |
| 1 | 0 288 62 | 110 V~/⎓ (retardo 1 s) |
| 1 | 0 288 63 | 230 V~/⎓ (retardo 1 s) |
| | | **Mandos motorizados** |
| | | Para motorizar un DMX³ 1600, hay que añadir al mando motorizado una bobina de emisión de corriente o de mínima tensión y una bobina de cierre. |
| 1 | 0 281 20 | 24 V~/⎓ |
| 1 | 0 281 21 | 48 V~/⎓ |
| 1 | 0 281 23 | 220 - 250 V~/⎓ |
| | | **Bobinas de cierre** |
| | | Permiten el cierre a distancia del interruptor cuando el mando está armado. |
| 1 | 0 281 26 | 24 V~/⎓ |
| 1 | 0 281 27 | 48 V~/⎓ |
| 1 | 0 281 29 | 220 - 250 V~/⎓ |
| | | **Contacto de señalización para versión seccionable** |
| | | Contacto de posición enchufado/test/ desenchufado. |
| 1 | 0 281 73 | Un contacto por posición (hasta dos contactos si la ref. 0 281 87 no está montada). |

| | | Bloqueo |
|---|---|---|
| | | **Bloqueo con la llave en posición "abierto"** |
| 1 | 0 281 78 | Bombín con llave tipo Ronis cod. ABA90GEL6149. |
| 1 | 0 281 79 | Bombín con llave tipo Ronis cod. EL43525. |
| 1 | 0 281 80 | Bombín con llave tipo Ronis cod. EL43363. |
| 1 | 0 281 81 | Bombín con llave tipo Profalux cod. HBA90GPS6149. |
| | | **Bloqueo en posición "seccionado"** |
| | | Montaje del bloqueo en la base. |
| 1 | 0 281 82 | Bombín con llave estrella cod. HBA90GPS6149. |
| 1 | 0 281 83 | Bombín con llave estrella cod. ABA90GEL6149. |
| | | **Bloqueo de puerta** |
| | | Impiden la apertura de la puerta con el interruptor cerrado. |
| 1 | 0 281 84 | Montaje a la derecha o a la izquierda. |
| | | **Candado** |
| 1 | 0 281 77 | Candado para bloquear en posición insertado/test/ seccionado. |

| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| 1 | 0 281 88 | Contador de maniobras<br>Permite contar el número total de ciclos de maniobra del aparato. |
| 1 | 0 281 74 | Contacto de señalización "listo para cerrar" cuando el muelle está cargado. |
| 1 | 0 281 75 | Módulo con seis contactos auxiliares. |
| 1 | 0 281 87 | Botón de seguridad para test de posición. |

| | | | Conexión anterior |
|---|---|---|---|
| | 3P | 4P | |
| 1 | 0 281 55 | 0 281 56 | Para DMX³ 1600 versión fija<br>Para conexión anterior. |
| 1 | 0 281 57 | 0 281 58 | Para versión seccionable. |

| | | | Conexión posterior reversible |
|---|---|---|---|
| | 3P | 4P | Puede fijarse en posición horizontal o vertical |
| 1 | 0 280 35 | 0 280 41 | Para DMX³ 1600 versión fija. |
| 1 | 0 281 47 | 0 281 48 | Para DMX³ 1600 versión seccionable. |

| | | | Espaciadores |
|---|---|---|---|
| | 3P | 4P | Se fijan a las tomas posteriores orientables del interruptor. |
| | 0 281 59 | 0 281 60 | Para conexión con barras. |

| | | | Tabiques de separación |
|---|---|---|---|
| | 3P | 4P | |
| 1 | 0 281 49 | 0 281 50 | Para DMX³/DMX³-I versión fija. |
| 1 | 0 281 51 | 0 281 52 | Para DMX³/DMX³-I versión seccionable. |

# DMX³ 2500 y 4000

**interruptores automáticos de bastidor abierto de 800 a 4000 A**



0 286 56 + 0 288 02



0 286 74 + 0 288 02



0 287 56 + 0 288 02

Dimensiones: págs. 38-41
Características técnicas: págs. 47

Los bastidores abiertos deben pedirse, obligatoriamente con una unidad de protección (montaje en fábrica), ver pág. 32.
Suministrados con un contacto de defecto NA/NC, 4 contactos auxiliares NA/NC, 1 junta de acabado para puerta + tomas de conexión posterior para conexión horizontal (la versión fija) o para conexión plana (la versión seccionable).

## Versión fija

Equipados con conexiones posteriores para conexión horizontal.

### DMX³ - N 2500

Poder de corte Icu 50 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 1 3P | Talla 1 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 286 21 | 0 286 31 | 800 |
| 1 | 0 286 22 | 0 286 32 | 1.000 |
| 1 | 0 286 23 | 0 286 33 | 1.250 |
| 1 | 0 286 24 | 0 286 34 | 1.600 |
| 1 | 0 286 25 | 0 286 35 | 2.000 |
| 1 | 0 286 26 | 0 286 36 | 2.500 |

### DMX³ - H 2500

Poder de corte Icu 65 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 1 3P | Talla 1 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 286 41 | 0 286 51 | 800 |
| 1 | 0 286 42 | 0 286 52 | 1.000 |
| 1 | 0 286 43 | 0 286 53 | 1.250 |
| 1 | 0 286 44 | 0 286 54 | 1.600 |
| 1 | 0 286 45 | 0 286 55 | 2.000 |
| 1 | 0 286 46 | 0 286 56 | 2.500 |

### DMX³ - L 2500

Poder de corte Icu 100 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 2 3P | Talla 2 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 286 61 | 0 286 71 | 800 |
| 1 | 0 286 62 | 0 286 72 | 1.000 |
| 1 | 0 286 63 | 0 286 73 | 1.250 |
| 1 | 0 286 64 | 0 286 74 | 1.600 |
| 1 | 0 286 65 | 0 286 75 | 2.000 |
| 1 | 0 286 66 | 0 286 76 | 2.500 |

### DMX³ - N 4000

Poder de corte Icu 50 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 2 3P | Talla 2 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 286 27 | 0 286 37 | 3.200 |
| 1 | 0 286 28 | 0 286 38 | 4.000 |

### DMX³ - H 4000

Poder de corte Icu 65 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 2 3P | Talla 2 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 286 47 | 0 286 57 | 3.200 |
| 1 | 0 286 48 | 0 286 58 | 4.000 |

### DMX³ - L 4000

Poder de corte Icu 100 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 2 3P | Talla 2 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 286 67 | 0 286 77 | 3.200 |
| 1 | 0 286 68 | 0 286 78 | 4.000 |

## Versión seccionable

Base equipada con conexión posterior para conexión plana y pantalla de seguridad.

### DMX³ - N 2500

Poder de corte Icu 50 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 1 3P | Talla 1 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 287 21 | 0 287 31 | 800 |
| 1 | 0 287 22 | 0 287 32 | 1.000 |
| 1 | 0 287 23 | 0 287 33 | 1.250 |
| 1 | 0 287 24 | 0 287 34 | 1.600 |
| 1 | 0 287 25 | 0 287 35 | 2.000 |
| 1 | 0 287 26 | 0 287 36 | 2.500 |

### DMX³ - H 2500

Poder de corte Icu 65 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 1 3P | Talla 1 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 287 41 | 0 287 51 | 800 |
| 1 | 0 287 42 | 0 287 52 | 1.000 |
| 1 | 0 287 43 | 0 287 53 | 1.250 |
| 1 | 0 287 44 | 0 287 54 | 1.600 |
| 1 | 0 287 45 | 0 287 55 | 2.000 |
| 1 | 0 287 46 | 0 287 56 | 2.500 |

### DMX³ - L 2500

Poder de corte Icu 100 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 2 3P | Talla 2 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 287 61 | 0 287 71 | 800 |
| 1 | 0 287 62 | 0 287 72 | 1.000 |
| 1 | 0 287 63 | 0 287 73 | 1.250 |
| 1 | 0 287 64 | 0 287 74 | 1.600 |
| 1 | 0 287 65 | 0 287 75 | 2.000 |
| 1 | 0 287 66 | 0 287 76 | 2.500 |

### DMX³ - N 4000

Poder de corte Icu 50 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 2 3P | Talla 2 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 287 27 | 0 287 37 | 3.200 |
| 1 | 0 287 28 | 0 287 38 | 4.000 |

### DMX³ - H 4000

Poder de corte Icu 65 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 2 3P | Talla 2 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 287 47 | 0 287 57 | 3.200 |
| 1 | 0 287 48 | 0 287 58 | 4.000 |

### DMX³ - L 4000

Poder de corte Icu 100 kA (415 V~).

| Emb. | Talla 2 3P | Talla 2 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 287 67 | 0 287 77 | 3.200 |
| 1 | 0 287 68 | 0 287 78 | 4.000 |

# DMX³ 6300

## interruptores automáticos de bastidor abierto de 5000 a 6300 A



0 289 51 + 0 288 02

Dimensiones: pág. 42
Características técnicas: pág. 47

Los bastidores abiertos deben pedirse, obligatoriamente con una unidad de protección (montaje en fábrica).
Suministrados con un contacto de defecto NA/NC, 4 contactos auxiliares NA/NC, 1 junta de acabado para puerta + tomas de conexión posterior para conexión horizontal (la versión fija) o para conexión plana (la versión seccionable).

| Emb. | Ref. | Versión fija | |
|---|---|---|---|
| | | Equipados con conexiones posteriores para conexión horizontal. | |
| | Talla 3 | **DMX³ 6300 - 100 kA** Poder de corte Icu 100 kA. | |
| | 3P / 4P | In (A) | |
| 1 | 0 289 50 / 0 289 60 | 5.000 | |
| 1 | 0 289 51 / 0 289 61 | 6.300 | |

| Emb. | Ref. | Versión seccionable | |
|---|---|---|---|
| | | Base equipada con conexión posterior para conexión plana y pantalla de seguridad. | |
| | Talla 3 | **DMX³ 6300 - 100 kA** Poder de corte Icu 100 kA. | |
| | 3P / 4P | In (A) | |
| 1 | 0 289 52 / 0 289 62 | 5.000 | |
| 1 | 0 289 53 / 0 289 63 | 6.300 | |

Auxiliares eléctricos pág. 33
Montaje en armarios XL³ pág. 262

Bases y kits de transformación DMX³ versión fija en versión extraíble
Véase la pág. 34



# DMX³ 2500, 4000 y 6300

## unidad de protección electrónica



0 288 00



0 288 01






0 288 02



0 288 03

Características técnicas: pág. 45

Las unidades de protección permiten el reglaje de los parámetros de funcionamiento con una selectividad total con los aparatos instalados aguas abajo.
Pueden alimentarse mediante transformadores integrados, mediante auxiliares externos o mediante baterías (suministradas con todas las unidades de protección).
Las unidades de protección deben pedirse necesariamente junto con el DMX³.

| Emb. | Ref. | Versión con pantalla LCD | |
|---|---|---|---|
| | | Pantalla LCD para visualizar las intensidades y cursores de reglaje de los parámetros de protección. | |
| | | **Unidad MP4 LI** | |
| 1 | 0 288 00 | Reglaje: Ir, tr, Ii |   |
| | | **Unidad MP4 LSI** | |
| 1 | 0 288 01 | Reglaje: Ir, tr, Im, tm, Ii |   |
| | | **Unidad MP4 LSIg** | |
| 1 | 0 288 02 | Reglaje: Ir, tr, Im, tm, Ii, Ig, tg |   |

| Emb. | Ref. | Versión con pantalla táctil | |
|---|---|---|---|
| | | Medida y visualización de los valores instantáneos, máximos, medios, reglajes y retardos.<br>Memorización de los picos de tensión.<br>Señalización e histórico de los disparos.<br>Visualización gráfica de los parámetros.<br>Indicador de mantenimiento.<br>Unidad de protección electrónica LSI. | |
| | | **Unidad MP6 LSI** | |
| 1 | 0 288 03 | Reglaje: Ir, tr, Im, tm, Ii. | |
| | | **Unidad MP6 LSIg** | |
| 1 | 0 288 04 | Reglaje: Ir, tr, Im, tm, Ii, Ig, tg. | |

| Emb. | Ref. | Accesorios para la unidad de protección |
|---|---|---|
| 1 | 0 288 05[1] | Módulo de comunicación para la unidad de protección. |
| 1 | 0 288 06 | Alimentación externa 12 Vcc. |
| 1 | 0 288 11[1] | Neutro externo para DMX³ 2500/4000. |
| 1 | 0 288 10[1] | Neutro externo para DMX³ 6300. |
| 1 | 0 288 12[1] | Módulo de salida programable. |

1. Accesorios opcionales, deben ser pedidos a la vez que el bastidor abierto DMX³ y la unidad de protección electrónica para su montaje en fábrica.

# DMX³-I

## seccionadores de corte en carga de 1250 a 6300 A



0 286 96



0 287 96

Dimensiones: págs. 38-42
Características técnicas: pág. 47

Seccionadores equipados con:
- Conexión posterior.
- Contactos auxiliares.

| Emb. | Ref. | | Versión fija |
|---|---|---|---|
| | Talla 1 | | **DMX³-I 2500** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 0 286 83 | 0 286 93 | 1.250 |
| 1 | 0 286 84 | 0 286 94 | 1.600 |
| 1 | 0 286 85 | 0 286 95 | 2.000 |
| 1 | 0 286 86 | 0 286 96 | 2.500 |
| | Talla 2 | | **DMX³-I 4000** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 0 286 87 | 0 286 97 | 3.200 |
| 1 | 0 286 88 | 0 286 98 | 4.000 |
| | Talla 3 | | **DMX³-I 6300** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 0 289 70 | 0 289 71 | 6.300 |

| | | | Versión seccionable |
|---|---|---|---|
| | | | Base equipada con conexión posterior para conexión plana y pantalla de seguridad. |
| | Talla 1 | | **DMX³-I 2500** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 0 287 83 | 0 287 93 | 1.250 |
| 1 | 0 287 84 | 0 287 94 | 1.600 |
| 1 | 0 287 85 | 0 287 95 | 2.000 |
| 1 | 0 287 86 | 0 287 96 | 2.500 |
| | Talla 2 | | **DMX³-I 4000** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 0 287 87 | 0 287 97 | 3.200 |
| 1 | 0 287 88 | 0 287 98 | 4.000 |
| | Talla 3 | | **DMX³-I 6300** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 0 289 77 | 0 289 78 | 6.300 |

# DMX³ 2500, 4000 y 6300

## auxiliares y accesorios



0 288 51



0 288 58



0 288 37




0 288 44

| Emb. | Ref. | Auxiliares de control y señalización |
|---|---|---|
| | | **Bobinas de disparo a emisión de tensión**<br>Al recibir alimentación, se efectúa la apertura instantánea del automático. |
| 1 | 0 288 48 | 24 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 49 | 48 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 50 | 110 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 51 | 230 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 52 | 415 V~ |
| | | **Bobinas de disparo de mínima tensión**<br>Al caer la tensión de alimentación, se efectúa la apertura instantánea del automático. |
| 1 | 0 288 55 | 24 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 56 | 48 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 57 | 110 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 58 | 230 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 59 | 415 V~ |
| | | **Módulo de retardo para bobinas de disparo de mínima tensión** |
| 1 | 0 288 62 | 110 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 63 | 230 V~/⎓ |
| | | **Mando motor**<br>Para motorizar un DMX³ hay que añadir al mando motor una bobina de disparo (a emisión de corriente o de mínima tensión) y una bobina de cierre. Incluye contacto de carga de muelle. |
| 1 | 0 288 34 | 24 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 35 | 48 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 36 | 110 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 37 | 230 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 38 | 415 V~ |
| | | **Bobinas de cierre**<br>Permiten el cierre a distancia del automático si el muelle de mando está cargado. |
| 1 | 0 288 41 | 24 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 42 | 48 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 43 | 110 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 44 | 230 V~/⎓ |
| 1 | 0 288 45 | 415 V~ |
| | | **Contactos de señalización para auxiliares** |
| 1 | 0 288 16 | Contactos de señalización para las bobinas de disparo (a emisión de corriente o de mínima tensión) y las bobinas de cierre. |
| | | **Contacto de señalización para versión seccionable** |
| 1 | 0 288 13 | Contacto indicador de posición insertado/test/seccionado. |

# DMX³ 2500, 4000 y 6300

## auxiliares y accesorios



0 288 32 + 0 288 33



0 288 15

| Emb. | Ref. | Bloqueos |
|---|---|---|
| | | **Bloqueo con llave en posición “abierto”** |
| 1 | 0 288 30 | Cerradura Profalux (llave incluida) montaje en el soporte ref. 0 288 28. |
| 1 | 0 288 31 | Cerradura Ronis (llave incluida) montaje en el soporte ref. 0 288 28. |
| 1 | 0 288 28 | Soporte doble para cerradura Ronis o Profalux ref. 0 288 30/31. |
| | | **Bloqueo con llave en posición seccionado** Montaje de la cerradura en la base: 3. posiciones insertado/test/seccionado. |
| 1 | 0 288 32 | Cerradura Profalux (llave incluida). |
| 1 | 0 288 33 | Cerradura Ronis (llave incluida). |
| | | **Bloqueo de puerta** Impide la apertura del panel cubrebornas con el automático cerrado. |
| 1 | 0 288 20 | Montaje a ambos lados del aparato. |
| | | **Bloqueo con candado en posición abierto** |
| 1 | 0 288 21 | Sistema para bloqueo del interruptor (candado no suministrado). |
| 1 | 0 288 24 | Bloqueo para botón. |
| 1 | 0 288 26 | Sistema para bloqueo del pantallas (candado no suministrado). |

| | 3P | 4P | Equipamiento para transformar un automático fijo en seccionable |
|---|---|---|---|
| | | | **Bases para versión seccionable** |
| 1 | 0 289 02 | 0 289 03 | Para DMX³/DMX³-I talla 1. |
| 1 | 0 289 04 | 0 289 05 | Para DMX³/DMX³-I talla 2. |
| 1 | 0 289 13 | 0 289 14 | Para DMX³/DMX³-I talla 3. |
| | | | **Kit de transformación para versión seccionable** |
| 1 | 0 289 09 | 0 289 10 | Para DMX³/DMX³-I talla 1. |
| 1 | 0 289 11 | 0 289 12 | Para DMX³/DMX³-I talla 2. |
| 1 | 0 289 15 | 0 289 16 | Para DMX³/DMX³-I talla 3. |

| | | Accesorios |
|---|---|---|
| 1 | 0 288 25 | Protección contra errores de calibre Impide la inserción de un automático seccionable en una base no compatible. |
| 1 | 0 288 23 | Contador de maniobras. Permite contar el número total de ciclos de maniobra del aparato. |
| 1 | 0 288 14 | Contacto “listo para cierre” con muelle cargado. |
| 1 | 0 288 15 | Contacto de señalización adicional. |
| 1 | 0 288 22 | Junta de acabado IP 40 de repuesto, se suministra 1 con cada DMX³. |
| 1 | 0 288 79 | Anillas de elevación. |

# DMX³ 2500, 4000 y 6300

## accesorios de conexión



0 288 84



0 288 82



0 288 96



0 288 94





0 288 91

Dimensiones: págs. 38-42

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | Accesorios de conexión |
|---|---|---|---|
| | | | **Para DMX³ talla 1 versión fija** |
| 1 | 0 288 84 | 0 288 85 | Para conexión plana con pletinas. Se fijan sobre las conexiones posteriores horizontales del interruptor. |
| 1 | 0 288 82 | 0 288 83 | Para conexión vertical con pletinas. Se utilizan para convertir una conexión plana en vertical. Se fijan sobre las ref. 0 288 84/85 en función del nº de polos. |
| | | | **Para DMX³ talla 1 versión seccionable** |
| 1 | 0 288 96 | 0 288 97 | Para conexión horizontal o vertical con pletinas. Se fijan sobre las conexiones posteriores planas de interruptor. |
| | | | **Para DMX³ tallas 2 y 3 versión fija** |
| 1 | 0 288 92 | 0 288 93 | Para conexión plana con pletinas. Se fijan sobre las conexiones posteriores horizontales del interruptor. |
| | | | **Para DMX³ tallas 2 y 3 versión seccionable** |
| 1 | 0 288 94 | 0 288 95 | Para conexión horizontal o vertical con pletinas. Se fijan sobre las conexiones posteriores planas de interruptor. |

| | 3P | 4P | Separadores para DMX³ talla 1 versión fija |
|---|---|---|---|
| | | | Se fijan sobre las conexiones posteriores horizontales del interruptor. |
| 1 | 0 288 86 | 0 288 87 | Para conexión plana con pletinas. |
| 1 | 0 288 88 | 0 288 89 | Para conexión vertical con pletinas. |
| 1 | 0 288 90 | 0 288 91 | Para conexión horizontal con pletinas. |

# DMX³ 1600, 2500, 4000 y 6300

## accesorios para inversores de redes



0 288 64



0 289 17

| Emb. | Ref. | Accesorios para unidades de automatismos configurables |
|---|---|---|
| 1 | 4 226 87[1] | Conector frontal USB para la programación de las unidades de automatismo configurables o la descarga del informe de eventos por medio de un PC (equipado con el software Legrand específico). |
| 1 | 4 226 88[1] | Conector frontal WiFi para la programación de las unidades de automatismo configurables o la descarga del informe de eventos por medio de un PC, un Smartphone o una tableta (equipados con el software Legrand específico). |

| | | Equipamiento para inversores de redes |
|---|---|---|
| | | El interbloqueo mecánico se instala utilizando cables y puede bloquear 2 o 3 aparatos tanto en configuración horizontal como vertical. El mecanismo de bloqueo se monta en el lado derecho del interruptor. Para completar el interbloqueo hay que indicar la longitud de los cables (en función de la configuración elegida). |
| 1 | 0 281 90* | Mecanismo de bloqueo para DMX³ Talla 0. |
| 1 | 0 288 64 | Mecanismo de bloqueo para DMX³ Talla 1. |
| 1 | 0 288 65 | Mecanismo de bloqueo para DMX³ Talla 2. |
| 1 | 0 288 66 | Mecanismo de bloqueo para DMX³ Talla 3. |

*Sólo 2 aparatos.
1. Software de programación disponible para descarga en el catálogo electrónico. Aplicación para Smartphone y tableta disponible en la Apple Store y en Google Play.

| Emb. | Ref. | Cables de interbloqueo |
|---|---|---|
| 1 | 0 289 17 | Longitud 1.000 mm. |
| 1 | 0 289 18 | Longitud 1.500 mm. |
| 1 | 0 289 20 | Longitud 2.600 mm. |
| 1 | 0 289 21 | Longitud 3.000 mm. |
| 1 | 0 289 22 | Longitud 3.600 mm. |
| 1 | 0 289 23 | Longitud 4.000 mm. |
| 1 | 0 289 24 | Longitud 4.600 mm. |
| 1 | 0 289 25 | Longitud 5.600 mm. |


| | | Contactores para la gestión de la conmutación automática |
|---|---|---|
| 1 | 4 168 26 | Contactor 2NA + 2NC, bobina 230 U ∿. |

# DMX³ 1600 y DMX³-I 1600 - Talla 0


## dimensiones


### Versión fija - Talla 0

**3P**




**4P**






A = punto de fijación sobre la pletina de montaje

### Conexión posterior para pletinas planas


**3P**




**4P**





### Conexión posterior reversible






### Conexión posterior para pletinas de canto

**3P**




**4P**







# DMX³ 1600 y DMX³-I 1600 - Talla 0


## dimensiones


### Versión seccionable

**3P**




**4P**






A = punto de fijación sobre la pletina de montaje

**Conexión posterior para pletinas planas**


**3P**




**4P**





**Conexión posterior reversible**






**Conexión posterior para pletinas de canto**

**3P**




**4P**





# DMX³ 2500 y DMX³-I 2500 - Talla 1

**dimensiones**

## Versión fija - Talla 1





### Conexiones posteriores versión fija





### Accesorio para conexión plana con pletinas

Ref. 0 288 84/85




### Accesorio para conexión vertical

Ref. 0 288 82/83




# DMX³ 2500 y DMX³-I 2500 - Talla 1


**dimensiones**

## Versión fija - Talla 1


**Separadores para conexión plana con pletinas**
Ref. 0 288 86





Ref. 0 288 87





**Separadores para conexión vertical con pletinas**
Ref. 0 288 88





Ref. 0 288 89





**Separadores para conexión horizontal con pletinas**
Ref. 0 288 90





Ref. 0 288 91





## Versión seccionable - Talla 1





**Tomas traseras para conexión vertical u horizontal con pletinas**
Ref. 0 288 96/97



# DMX³ 2500, DMX³-I 2500, DMX³ 4000 y DMX³-I 4000 - Talla 2


**dimensiones**

## Versión fija - Talla 2





### Conexiones posteriores versión fija

3P





4P





### Accesorios para conexión plana con pletinas


Ref. 0 288 92




Ref. 0 288 92/93





Ref. 0 288 93




# DMX³ 2500, DMX³-I 2500, DMX³ 4000 y DMX³-I 4000 - Talla 2


**dimensiones**

## Versión seccionable - Talla 2






3P





4P





3P vista posterior




4P vista posterior




**Accesorios para conexión vertical u horizontal con pletinas**
Ref. 0 288 94/95





# DMX³ 6300 y DMX³-I 6300 - Talla 3

**dimensiones**

## Versión fija - Talla 3


3P/4P





## Versión seccionable - Talla 3

3P/4P




## Ajustes de las unidades de protección electrónicas

**MP4 LI**


Ir, Ii, tr ajustes en la parte frontal




- **Protección retardo largo contra las sobrecargas**
  Ir de 0,4 a 1 x In (6 + 6 tramos) en dos cursores
  (0,4 ÷ 0,9, por tramos de 0,1 y 0,0 ÷ 0,1, por tramos de 0,02)
- **Tiempo de actuación de la protección retardo largo**
  tr - a 6 x Ir (4 + 4 tramos)
  tr = 5-10-20-30 s (MEM ON) 30-20 -10-5 s (MEM OFF)
- **Protección instantánea frente a cortocircuitos elevados**
  Ii de 2 a 15 x In o Icw (9 tramos) Ii = 2-3-4-6-8-10-12-15 x In o Icw
- **Protección del neutro:** OFF-50 %-100 %

**MP4 LSI**


Ir, tr, Isd, Ii ajustes en la parte frontal




- **Protección retardo largo contra las sobrecargas**
  Ir de 0,4 a 1 x In (6 + 6 tramos) en dos cursores (0,4 ÷ 0,9, por tramos de 0,1 y 0,0 ÷ 0,1, por tramos de 0,02)
- **Tiempo de actuación de la protección retardo largo**
  tr - a 6 x Ir (4 + 4 tramos) tr = 5-10-20-30 s (MEM ON) 30-20-10-5 s (MEM OFF)
- **Protección retardo corto contra los cortocircuitos**
  Isd de 1,5 a 10 x Ir (9 tramos) Isd = 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 x Ir
- **Tiempo de actuación de la protección retardo corto**
  tsd = 0,1-0,2-0,5-1 s (t=const),
  0,3-0,2-0,1-0,01 s ($I^2t$=const)
- **Protección instantánea frente a cortocircuitos elevados**
  Ii de 2 a 15 x In o Icw (9 tramos) Ii=off-2-3-4-6-8-10-12-15 x In o Icw
- **Protección del neutro:** OFF-50 %-100 %

**MP4 LSIg**


Ir, tr, Ii, Ig, tg, Isd, tsd, ajustes en la parte frontal




- **Protección retardo largo contra las sobrecargas**
  Ir de 0,4 a 1 x In (6 +6 tramos) en dos cursores
  (0,4 ÷ 0,9, por tramos de 0,1 y 0,0 ÷ 0,1, por tramos de 0,02)
- **Tiempo de actuación de la protección retardo largo**
  tr - a 6 x Ir (4 + 4 tramos) tr = 5-10-20-30 s (MEM ON)
  30-20-10-5 s (MEM OFF)
- **Protección retardo corto contra los cortocircuitos**
  Isd de 1,5 a 10 x Ir (9 tramos) Isd = 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 x Ir
- **Tiempo de actuación de la protección retardo corto**
  tsd = 0,1-0,2-0,5-1 s (t=constante),
  0,3-0,2-0.t01 s (I2t=constante)
- **Protección instantánea frente a los cortocircuitos elevados**
  Ii de 2 a 15 x In o Icw (9 tramos) Ii = OFF-2-3-4-6-8-10-12-15 x In o Icw
- **Corriente de defecto a tierra**
  Ig de 0,2 a 1 x In (9 tramos) Ig = 0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 x In: OFF
  tg de 0,1 + 1 s (4 tramos) tg = 0,1-0,2-0,5-1 s (los 2 t = k y I2t = k)
- **Protección del neutro:** OFF-50 %-100 %

## Curvas de funcionamiento


**(ejemplo para unidad de protección LCD)**





Ir = protección retardo largo
Isd = protección retardo corto
Ii = protección instantánea regulable
tr = tiempo de actuación de la protección retardo largo
tsd = tiempo de actuación de la protección retardo corto

Si la corriente de cortocircuito es superior a Icn o si la unidad de protección está regulada en posición Icw, el tiempo de intervención es de 30 ms.

## Curva de disparo por fallo a tierra




## Curva $I^2t$/Icc



# DMX³ 1600 - Talla 0

## características técnicas

### Variación de la In en función de la temperatura ambiente

**Versión fija y seccionable**

| Temperatura | 40°C | | 50°C | | 60°C | | 65°C | | 70°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In |
| DMX³ 1600 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 |
| | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 |
| | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0.95 |
| | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 0.95 | 1250 | 0.9 |
| | 1600 | 1 | 1470 | 0.92 | 1330 | 0.83 | 1600 | 0.8 | 1600 | 0.76 |

### Variación en función de la altitud

| Interruptor automático de bastidor abierto | DMX³ 1600 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Altitud H (m) | < 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Corriente asignada (a 40 °C) In (A) | In | 0.93 x In | 0.88 x In | 0.82 x In |
| Tensión asignada Ue (V) | 690 | 600 | 500 | 440 |
| Tensión asignada de aislamiento Ui (V) | 1000 | 900 | 750 | 600 |

### Secciones mínimas de las barras de conexión

| In (A) | Barras verticales (mm) | Barras horizontales (mm) |
|---|---|---|
| 630 | 2 x 40 x 5 | 2 x 40 x 5 |
| 800 | 2 x 50 x 5 | 2 x 50 x 5 |
| 1000 | 2 x 60 x 5 | 2 x 60 x 5 |
| 1250 | 4 x 40 x 5 | 4 x 40 x 5 |
| 1600 | 4 x 50 x 5 / 3 x 63 x 5 | 4 x 50 x 5 / 3 x 63 x 5 |

Nota: Esta tabla solo se debe utilizar a modo de ayuda para elegir productos.
Debido a la enorme variedad de configuraciones y condiciones de funcionamiento, siempre debe verificarse la solución elegida.

### Selectividad en red trifásica 400 V~

**DMX³/DPX³**

| Aguas abajo \ Aguas arriba | | DMX³ 1600 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A |
| DPX³ 160(1) | | T | T | T | T | T |
| DPX³ 250(1) MT y elec. | | T | T | T | T | T |
| DPX³ 630(1) MT y elec. | | | T | T | T | T |
| DPX³ 1600(1) magneto-térmico | 630 A | | T | T | T | T |
| | 800 A | | | T | T | T |
| | 1000 A | | | | T | T |
| | 1250 A | | | | | T |
| DPX³ 1600(1) electrónico | 630 A | | | | T | T |
| | 800 A | | | | T | T |
| | 1000 A | | | | | T |
| | 1250 A | | | | | T |
| | 1600 A | | | | | |

1: Todos los poderes de corte
T: Selectividad total hasta el poder de corte del interruptor aguas abajo según IEC 60947-2.

**DMX³/DMX³**

| Aguas abajo \ Aguas arriba | | DMX³ 1600 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A |
| DMX³ | 630 A | | T | T | T | T |
| | 800 A | | | T | T | T |
| | 1000 A | | | | T | T |
| | 1250 A | | | | | T |
| | 1600 A | | | | | |

T: Selectividad total hasta el poder de corte del interruptor aguas abajo según IEC 60947-2
Icu del interruptor aguas abajo H Icu del interruptor aguas arriba
Los valores de selectividad se pueden modificar sin previo aviso, consulte la guía Legrand «Coordinación entre los dispositivos de protección» en el catálogo electrónico.

**DMX³/DX³**


| | DMX³ 1600 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A |
| DX³ 6000 - 10 kA | T | T | T | T | T |
| DX³ 10000 - 16 kA | T | T | T | T | T |
| DX³ 25 kA | T | T | T | T | T |
| DX³ 36 kA | T | T | T | T | T |
| DX³ 50 kA | T | T | T | T | T |

T: Selectividad total hasta el poder de corte del interruptor aguas abajo según IEC 60947-2
Icu del interruptor aguas abajo H Icu del interruptor aguas arriba.
Los valores de selectividad se pueden modificar sin previo aviso, consulte la guía Legrand «Coordinación entre los dispositivos de protección» en el catálogo electrónico.

## Reglajes de las unidades de protección electrónicas MP4

### Reglaje LI


Reglaje de Ir, Ii, tr




- **Protección retardo largo contra las sobrecargas**
Ir de 0,4 a 1 × In (6+6 pasos) sobre dos selectores
(0,4 a 0,9 mediante pasos de 0,1 y 0,00 a 0,1 mediante pasos de 0,02)
- **Tiempo de actuación de la protección retardo largo**
tr – a 6 × Ir (4+4 pasos)
tr=5-10-20-30 seg (MEM ON) 30-20-10-5 seg (MEM OFF)
- **Protección instantánea frente a cortocircuitos elevados**
Ii de 2 a Icw × In (9 pasos) Ii=2-3-4-6-8-10-12-15-Icw × In
- **Protección del neutro:** IN = (0-50-100%) de Ir
- **Protección retardo corto contra los cortocircuitos**
Im fijo = 10 Ir

### Reglaje LSI


Ir, tr, Im, tm, Ii




- **Protección retardo largo contra las sobrecargas**
Ir de 0,4 a 1 × In (6+6 pasos) sobre dos selectores (0,4 a 0,9 mediante pasos de 0,1 y 0,00 a 0,1 mediante pasos de 0,02)
- **Tiempo de actuación de la protección retardo largo**
tr – a 6 × Ir (4+4 pasos)
tr=5-10-20-30 seg (MEM ON) 30-20-10-5 seg (MEM OFF)
- **Protección retardo corto contra los cortocircuitos**
Im de 1,5 a 10 Ir (9 pasos)/ Im= 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
- **Tiempo de actuación de la protección retardo corto**
Tm de 0 a 0,3 seg. (4 +4 pasos) tm=0-0,1-0,2-0,3 seg (t constante), 0,3-0,2-0,1-0,01 seg ($I^2t$ constante).
- **Protección instantánea frente a cortocircuitos elevados**
Ii de 2 a Icw × In (9 pasos) Ii=2-3-4-6-8-10-12-15-Icw × In
- **Protección del neutro:** IN = (0-50-100%) de Ir

### Reglaje LSIg

Ir, tr, Ii, Ig, tg, Im, tm,





- **Protección retardo largo contra las sobrecargas**
Ir de 0,4 a 1 × In (6+6 pasos) sobre dos selectores (0,4 a 0,9 mediante pasos de 0,1 y 0,00 a 0,1 mediante pasos de 0,02)
- **Tiempo de actuación de la protección retardo largo**
tr – a 6 × Ir(4+4 pasos)
tr=5-10-20-30 seg (MEM ON)30-20-10-5 seg (MEM OFF)
- **Protección retardo corto contra los cortocircuitos**
Im de 1,5 a 10 Ir (9 pasos)/ Im= 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
- **Tiempo de actuación de la protección retardo corto**
Tm de 0 a 0,3 seg. (4 +4 pasos) tm=0-0,1-0,2-0,3 seg (t constante), 0,3-0,2-0,1-0,01 seg ($I^2t$ constante)
- **Protección instantánea frente a cortocircuitos elevados**
Ii de 2 a Icw × In (9 pasos) Ii=2-3-4-6-8-10-12-15-Icw × In
- **Corriente de defecto a tierra**
Ig de 0,2 a 1 In (9 pasos)
- **Tiempo de actuación de la protección contra los defectos a tierra**
Tg de 0,1 a 1 × In (4 pasos)
- **Protección del neutro:** IN = (0-50-100%) de Ir

# DMX³ 2500/4000/6300

## curvas y selectividad

### Curvas de funcionamiento


**(ejemplo para unidad de protección LCD)**





Ir = intensidad largo retardo
Im = intensidad corto retardo
Ii = intensidad instantánea fija

Tr = tiempo largo retardo
Tm = tiempo corto retardo

### Curva de disparo por fallo a tierra




### Curva I²t/Icc




### Selectividad en red trifásica 400 V~

**DMX³/DPX³**

| Aguas arriba / Aguas abajo | | DMX³ 2500 | | | | | | | DMX³ 4000 | | DMX³ 6300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3200 A | 4000 A | 5000 A | 6300 A |
| DPX³ 160[1] | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX³ 250[1] | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX³ 630[1] MT y elec. | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX³ 1250[(1)] magneto-térmico | 630 A | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 800 A | | | | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 1000 A | | | | | T | T | T | T | T | T | T |
| | 1250 A | | | | | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX³ 1600[1] elec. | 630 A | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 800 A | | | | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 1000 A | | | | | T | T | T | T | T | T | T |
| | 1250 A | | | | | | T | T | T | T | T | T |
| | 1600 A | | | | | | | T | T | T | T | T |

T : selectividad total hasta el poder de corte del interruptor automático aguas abajo según IEC 60947-2.

**DMX³/DMX³**

| Aguas arriba / Aguas abajo | | DMX³ 2500 | | | | | | | DMX³ 4000 | | DMX³ 6300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3200 A | 4000 A | 5000 A | 6300 A |
| DMX³ 2500 | 630 A | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 800 A | | | | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 1000 A | | | | | T | T | T | T | T | T | T |
| | 1250 A | | | | | | T | T | T | T | T | T |
| | 1600 A | | | | | | | T | T | T | T | T |
| | 2000 A | | | | | | | | T | T | T | T |
| | 2500 A | | | | | | | | | T | T | T |
| DMX³ 4000 | 3200 A | | | | | | | | | | T | T |
| | 4000 A | | | | | | | | | | | T |
| DMX³ 6300 | 5000 A | | | | | | | | | | | |
| | 6300 A | | | | | | | | | | | |

T : selectividad total hasta el poder de corte del interruptor automático aguas abajo según IEC 60947-2.
Icu del interruptor automático aguas abajo H Icu del interruptor automático aguas arriba

**DMX³/DX³**

| | DMX³ 2500 | | | | | | | DMX³ 4000 | | DMX³ 6300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3200 A | 4000 A | 5000 A | 6300 A |
| DX³ 6000 - 10 kA | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DX³ 10000 - 16 kA | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DX³ 25 kA | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DX³ 36 kA | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DX³ 50 kA | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |

T : selectividad total hasta el poder de corte del interruptor automático aguas abajo según IEC 60947-2.

1. Todos los poderes de corte.

## Variación de la In en función de la temperatura ambiente

### Versión fija

| | Temperatura | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 °C | | 50 °C | | 60 °C | | 65 °C | | 70 °C | |
| | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In |
| DMX³ 2500 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 |
| | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 |
| | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 |
| | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 |
| | 1600 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 1 |
| | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 1960 | 0,98 | 1920 | 0,96 | 1880 | 0,94 |
| | 2500 | 1 | 2450 | 0,98 | 2350 | 0,94 | 2250 | 0,9 | 2150 | 0,86 |
| DMX³ 4000 | 3200 | 1 | 3200 | 1 | 3200 | 1 | 3136 | 0,98 | 3008 | 0,94 |
| | 4000 | 1 | 3920 | 0,98 | 3680 | 0,92 | 3440 | 0,86 | 3120 | 0,78 |
| DMX³ 6300 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 |
| | 6300 | 1 | 6300 | 1 | 6048 | 0,96 | 5796 | 0,92 | 5544 | 0,82 |

### Versión seccionable

| | Temperatura | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 °C | | 50 °C | | 60 °C | | 65 °C | | 70 °C | |
| | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In | Imax (A) | Ir/In |
| DMX³ 2500 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 | 1 |
| | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 |
| | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 |
| | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 |
| | 1600 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 1 |
| | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 1960 | 0,98 | 1920 | 0,96 | 1875 | 0,94 |
| | 2500 | 1 | 2400 | 0,96 | 2250 | 0,9 | 2100 | 0,84 | 1950 | 0,78 |
| DMX³ 4000 | 3200 | 1 | 3200 | 1 | 3200 | 1 | 3072 | 0,96 | 2880 | 0,9 |
| | 4000 | 1 | 3760 | 0,94 | 3440 | 0,86 | 3200 | 0,8 | 2960 | 0,74 |
| DMX³ 6300 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 |
| | 6300 | 1 | 6174 | 0,98 | 5985 | 0,95 | 5796 | 0,92 | 5292 | 0,84 |

## Variación en función de la altitud

| Interruptor automático abierto | DMX³ 2500, 4000 y 6300 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Altitud H (m) | < 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Intensidad nominal (a 40 °C) In (A) | In | 0,98 × In | 0,94 × In | 0,90 × In |
| Tensión nominal Ue (V) | 690 | 600 | 500 | 440 |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (V) | 1000 | 900 | 750 | 600 |

## Secciones mínimas de las barras de conexión

### Talla 1 fijo y seccionable

| In (A) | Barras verticales (mm) | Barras horizontales (mm) |
|---|---|---|
| 630 | 50 × 10 | 60 × 10 |
| 800 | 60 × 10 | 60 × 10 |
| 1000 | 80 × 10 | 80 × 10 |
| 1250 | 80 × 10 | 2 × 60 × 10 |
| 1600 | 2 × 60 × 10 | 2 × 80 × 10 |
| 2000 | 2 × 80 × 10 | 3 × 80 × 10 |
| 2500 | 3 × 80 × 10 | 3 × 80 × 10 |

Nota: esta tabla únicamente debe usarse como ayuda para la elección de los productos. A causa de la gran diversidad de configuraciones y de sus condiciones de funcionamiento, siempre debe verificarse la solución escogida.

### Talla 2 fijo y seccionable

| In (A) | Barras verticales (mm) | Barras horizontales (mm) |
|---|---|---|
| 630 | 1 × 40 × 10 o 2 × 40 × 5 | 2 × 40 × 5 |
| 800 | 1 × 50 × 10 o 2 × 50 × 5 | 2 × 50 × 5 |
| 1000 | 1 × 50 × 10 o 2 × 50 × 5 | 2 × 60 × 5 |
| 1250 | 2 × 60 × 5 | 2 × 80 × 5 |
| 1600 | 2 × 80 × 5 | 2 × 50 × 10 |
| 2000 | 2 × 50 × 10 | 2 × 60 × 10 |
| 2500 | 3 × 50 × 10 | 3 × 60 × 10 |
| 3200 | 3 × 100 × 10 | 4 × 80 × 10 |
| 4000 | 4 × 100 × 10 | 5 × 100 × 10 |

Nota: esta tabla únicamente debe usarse como ayuda para la elección de los productos. A causa de la gran diversidad de configuraciones y de sus condiciones de funcionamiento, siempre debe verificarse la solución escogida.

### Talla 3 fijo y seccionable

| In (A) | Barras verticales (mm) | Barras horizontales (mm) |
|---|---|---|
| 5000 | 6 × 100 × 10 | 6 × 100 × 10 |
| 6300 | 7 × 100 × 10 | 7 × 100 × 10 |

Nota: esta tabla únicamente debe usarse como ayuda para la elección de los productos. A causa de la gran diversidad de configuraciones y de sus condiciones de funcionamiento, siempre debe verificarse la solución escogida.

# DPX³




## características técnicas

Descubra la nueva gama DPX³ en **legrand.es**







| APARATOS | DPX³ 160 magnetotérmico (pág. 50) | | | | DPX³ 250 magnetotérmico (pág. 52) | | | | DPX³ 250 electrónico (pág. 53) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Montaje** | Sobre perfil ⊔ o placa | | | | Sobre perfil ⊔ o placa | | | | Sobre perfil ⊔ o placa | | | |
| **Poder de corte (kA) (NF EN/IEC 60947-2)** | **16 kA** | **25 kA** | **36 kA** | **50 kA** | **25 kA** | **36 kA** | **50 kA** | **70 kA** | **25 kA** | **36 kA** | **50 kA** | **70 kA** |
| **380/415 V∿** | 16 | 25 | 36 | 50 | 25 | 36 | 50 | 70 | 25 | 36 | 50 | 70 |
| **220/240 V∿** | 25 | 35 | 50 | 65 | 40 | 60 | 100 | 100 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| **Poder de corte en servicio Ics (% Icu)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Características de funcionamiento** | | | | | | | | | | | | |
| **Frecuencia nominal** | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | |
| **Tensión nominal máxima de funcionamiento** | 690 V (500 V con dif.) | | | | 690 V (500 V con dif.) | | | | 690 V (500 V con dif.) | | | |
| **Categoría de utilización** | A | | | | A | | | | A | | | |
| **Ajuste protección magnetotérmica** | | | | | | | | | | | | |
|  **Térmica** | 0,8 a 1 In | | | | 0,8 a 1 In | | | | - | | | |
| **Magnética** | 10 In | | | | 5 a 10 In | | | | - | | | |
| **Ajuste protección electrónica** | | | | | | | | | | | | |
| **S2**  **Sg**  | - | | | | - | | | | Ir: 0,4 a 1 In<br>Isd: 1,5 a 10 Ir | | | |
| **Secciones máximas admisibles** | | | | | | | | | | | | |
| **Cables rígidos** | 120 mm² | | | | 185 mm² | | | | 185 mm² | | | |
| **Cables flexibles** | 95 mm² | | | | 150 mm² | | | | 150 mm² | | | |
| **Barras de cobre/terminales anchura** | 18 mm | | | | 25 mm(1) | | | | 25 mm(1) | | | |
| **Pares de apriete** | 8 Nm | | | | 10 Nm | | | | 10 Nm | | | |
| **Intensidad nominal (In) a 40 °C (A)** | | | | | | | | | | | | |
| **In (A)** | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 100 | 160 | 200 | 250 | 40 | 100 | 160 | 250 |
| **Fase** | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 100 | 160 | 200 | 250 | 40 | 100 | 160 | 250 |
| **N** | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 100 | 160 | 200 | 250 | 40 | 100 | 160 | 250 |
| **N/2** | - | - | - | - | - | - | 63 | 100 | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
| **Umbral magnético (Im) (A)(2) de los DPX³** | Fijo | | | | | | | | Regulable | | | | Regulable | | | |
| **In (A)** | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 100 | 160 | 200 | 250 | - | | | |
| **Fase** | 400 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 125-250 | 200-400 | 315-630 | 500-1000 | - | | | |
| **N** | 400 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 125-250 | 200-400 | 315-630 | 500-1000 | - | | | |
| **N/2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| **Resistencia (ciclos)** | | | | | | | | | | | | |
| **Eléctrica** | 8000 | | | | 8000 | | | | 8000 | | | |
| **Mecánica** | 25000 | | | | 20000 | | | | 20000 | | | |
| **Diferencial electrónico** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | Sin o integrado | | | | Sin o integrado | | | | Sin o integrado | | | |

1. Solo barras de cobre.
2. Intensidad de disparo para 50/60 Hz - Para corriente continua, multiplíquese por 1,5.

# DPX³

## características técnicas









| | DPX³ 630 magnetotérmico (pág. 58) | DPX³ 630 electrónico (pág. 58) | | | | DPX³ 1600 magnetotérmico (pág. 60) | DPX³ 1600 electrónico (pág. 60) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sobre placa | Sobre placa | | | | Sobre placa | Sobre placa | | | |
| | 36 kA | 36 kA | 50 kA | 70 kA | 100 kA | 50 kA | 36 kA | 50 kA | 70 kA | 100 kA |
| | 36 | 36 | 50 | 70 | 100 | 50 | 36 | 50 | 70 | 100 |
| | 70 | 70 | 100 | 120 | 170 | 100 | 70 | 100 | 120 | 170 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| | | | | | | | | | | |
| | 50/60 Hz | | | | | | | | | |
| | 690 V~ | 690 V~ | | | | 690 V~ | 690 V~ | | | |
| | A | A | | | | A | B | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 0,8 a 1 In | 0,8 a 1 In | | | | 0,8 a 1 In | - | | | |
| | 5 a 10 In | 5 a 10 In | | | | 5 a 10 In | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | | S2 | Sg | | - | | S2 | Sg | |
| | | Ir = 0.4 - 1 x In | • | • | | | Ir = 0.4 - 1 x In | • | • | |
| | | tr = 3-30 s | • | • | | | tr = 3-30 s | • | • | |
| | | Isd = 1.5 - 10 Ir | • | • | | | Isd = 1.5 - 10 Ir | • | • | |
| | | tsd (I=K) = 0-500 ms | • | • | | | tsd (I=K) = 0-500 ms | • | • | |
| | | tsd($I^2$t=K) = 0-500 ms | • | • | | | tsd($I^2$t=K) = 0-500 ms | • | • | |
| | | Ig = 0.2 - 1 x In | | • | | | Ig = 0.2 - 1 x In | | • | |
| | | tg = 0.1 - 1 s | | • | | | tg = 0.1 - 1 s | | • | |
| | | | | | | | | | | |
| | 300 mm² o 2 × 240 mm² | 300 mm² o 2 × 240 mm² | | | | 2 o 4 × 240 mm² | 2 o 4 × 240 mm² | | | |
| | 240 mm² o 2 × 185 mm² | 240 mm² o 2 × 185 mm² | | | | 2 o 4 × 185 mm² | 2 o 4 × 185 mm² | | | |
| | 32 mm | 32 mm | | | | 50 mm | 50 mm | | | |
| | 15 Nm | | | | | 20 Nm | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 250 320 400 500 630 | 250 400 630 | | | | 630 800 1000 1250 | 630 800 1000 1250 1600 | | | |
| | 250 320 400 500 630 | 250 400 630 | | | | 630 800 1000 1250 | 630 800 1000 1250 1600 | | | |
| | 250 320 400 500 630 | 0 - 50 - 100 % del valor de la fase | | | | 630 800 1000 1250 | 0 - 50 - 100 % del valor de la fase | | | |
| | - 250 250 250 320 | - | | | | - - - - | - | | | |
| | Regulable | | | | | | | | | |
| | 250 320 400 500 630 | - | | | | 500 630 800 1000 1250 | - | | | |
| | 1250 - 2500 / 1600 - 3200 / 2000 - 4000 / 2500 - 5000 / 3150 - 6300 | - | | | | 2500 - 5000 / 3150 - 6300 / 4000 - 8000 / 5000 - 10000 / 6250 - 12500 | - | | | |
| | 1250 - 2500 / 1600 - 3200 / 2000 - 4000 / 2500 - 5000 / 3150 - 6300 | - | | | | 2500 - 5000 / 3150 - 6300 / 4000 - 8000 / 5000 - 10000 / 6250 - 12500 | - | | | |
| | - 1000 - 2000 / 1250 - 2500 / 1600 - 2500 / 2000 - 4000 | - | | | | - - - - - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5000 | 5000 | | | | 4000 | 4000 | | | |
| | 10000 | 20000 | | | | 10000 | 10000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Inferior | Inferior | | | | - | - | | | |

# Todo integrado

La función diferencial, el relé magnetotérmico o electrónico, la medida...
Todo se puede integrar dentro de una misma caja



■ **2 tallas de caja**
Únicamente, calibres de 16 a 250 A, poder de corte de 16 a 70 kA



■ **Versión electrónica**
A partir de 40 A, con o sin función de medida integrada



■ **Dispositivo diferencial**
Integrado (sin bloque externo)

■ Manuales o motorizados, montaje muy simple



## DPX³ 160 magnetotérmicos

**interruptores automáticos en caja moldeada de 16 a 160 A**



4 200 00



4 200 10

Características técnicas y curvas de funcionamiento: pág. 69
Dimensiones: pág. 64

Se montan en un perfil ⊔ o en placa dentro de las cajas y los armarios XL³*.
Garantizan el corte, el mando, el seccionamiento y la protección de las líneas eléctricas de baja tensión. Ejecución fija conexión anterior.
Se suministran con bornas de conexión de 70 mm².
Admiten los accesorios y los auxiliares comunes DPX³ (pág. 56).
Son conformes a la norma UNE-EN 60947-2.

### Interruptores automáticos magnetotérmicos

Térmico regulable de 0,8 a 1 In.
Magnético fijo: 400 A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160 A.

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | Ref. 3P+N/2 | In (A) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Poder de corte Icu 16 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 200 00 | 4 200 10 | | 16 |
| 1 | 4 200 01 | 4 200 11 | | 25 |
| 1 | 4 200 02 | 4 200 12 | | 40 |
| 1 | 4 200 03 | 4 200 13 | | 63 |
| 1 | 4 200 04 | 4 200 14 | | 80 |
| 1 | 4 200 05 | 4 200 15 | | 100 |
| 1 | 4 200 06 | 4 200 16 | 4 207 34 | 125 |
| 1 | 4 200 07 | 4 200 17 | 4 207 36 | 160 |
| | | | | **Poder de corte Icu 25 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 200 40 | 4 200 50 | | 16 |
| 1 | 4 200 41 | 4 200 51 | | 25 |
| 1 | 4 200 42 | 4 200 52 | | 40 |
| 1 | 4 200 43 | 4 200 53 | | 63 |
| 1 | 4 200 44 | 4 200 54 | | 80 |
| 1 | 4 200 45 | 4 200 55 | | 100 |
| 1 | 4 200 46 | 4 200 56 | 4 207 38 | 125 |
| 1 | 4 200 47 | 4 200 57 | 4 207 40 | 160 |
| | | | | **Poder de corte Icu 36 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 200 80 | 4 200 90 | | 16 |
| 1 | 4 200 81 | 4 200 91 | | 25 |
| 1 | 4 200 82 | 4 200 92 | | 40 |
| 1 | 4 200 83 | 4 200 93 | | 63 |
| 1 | 4 200 84 | 4 200 94 | | 80 |
| 1 | 4 200 85 | 4 200 95 | | 100 |
| 1 | 4 200 86 | 4 200 96 | 4 207 42 | 125 |
| 1 | 4 200 87 | 4 200 97 | 4 207 44 | 160 |
| | | | | **Poder de corte Icu 50 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 201 20 | 4 201 30 | | 16 |
| 1 | 4 201 21 | 4 201 31 | | 25 |
| 1 | 4 201 22 | 4 201 32 | | 40 |
| 1 | 4 201 23 | 4 201 33 | | 63 |
| 1 | 4 201 24 | 4 201 34 | | 80 |
| 1 | 4 201 25 | 4 201 35 | | 100 |
| 1 | 4 201 26 | 4 201 36 | 4 207 46 | 125 |
| 1 | 4 201 27 | 4 201 37 | 4 207 48 | 160 |

* Utilizar los adaptadores de la página siguiente.

# DPX³ 160 magnetotérmicos diferenciales

## interruptores automáticos en caja moldeada de 16 a 160 A



4 200 37



4 201 57

Características técnicas y curvas de funcionamiento: pág. 69
Dimensiones: pág. 64

Se montan en un perfil ⊔ o en placa dentro de las cajas y los armarios XL³*.
Garantizan el corte, el mando, el seccionamiento y la protección de las líneas eléctricas de baja tensión. Ejecución fija conexión anterior.
Se suministran con bornas de conexión de 70 mm².
Admiten los accesorios y los auxiliares comunes DPX³ (pág. 56).
Son conformes a la norma UNE-EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | | **Interruptores automáticos magnetotérmicos diferenciales**<br>Térmico regulable de 0,8 a 1 In.<br>Magnético fijo: 400 A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160 A.<br>Diferencial electrónico integrado con pantalla LCD.<br>Sensibilidad regulable: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A.<br>Disparo regulable: 0 - 0,3 - 1 - 3 s.<br>(0 s solo con sensibilidad 0,03 A). |
|---|---|---|---|
| | 3P+N/2 | 4P | In (A) |
| | | | **Poder de corte Icu 16 kA (400 V∿)** |
| 1 | | 4 200 30 | 16 |
| 1 | | 4 200 31 | 25 |
| 1 | | 4 200 32 | 40 |
| 1 | | 4 200 33 | 63 |
| 1 | | 4 200 34 | 80 |
| 1 | | 4 200 35 | 100 |
| 1 | 4 207 35 | 4 200 36 | 125 |
| 1 | 4 207 37 | 4 200 37 | 160 |
| | | | **Poder de corte Icu 25 kA (400 V∿)** |
| 1 | | 4 200 70 | 16 |
| 1 | | 4 200 71 | 25 |
| 1 | | 4 200 72 | 40 |
| 1 | | 4 200 73 | 63 |
| 1 | | 4 200 74 | 80 |
| 1 | | 4 200 75 | 100 |
| 1 | 4 207 39 | 4 200 76 | 125 |
| 1 | 4 207 41 | 4 200 77 | 160 |
| | | | **Poder de corte Icu 36 kA (400 V∿)** |
| 1 | | 4 201 10 | 16 |
| 1 | | 4 201 11 | 25 |
| 1 | | 4 201 12 | 40 |
| 1 | | 4 201 13 | 63 |
| 1 | | 4 201 14 | 80 |
| 1 | | 4 201 15 | 100 |
| 1 | 4 207 43 | 4 201 16 | 125 |
| 1 | 4 207 45 | 4 201 17 | 160 |
| | | | **Poder de corte Icu 50 kA (400 V∿)** |
| 1 | | 4 201 50 | 16 |
| 1 | | 4 201 51 | 25 |
| 1 | | 4 201 52 | 40 |
| 1 | | 4 201 53 | 63 |
| 1 | | 4 201 54 | 80 |
| 1 | | 4 201 55 | 100 |
| 1 | 4 207 47 | 4 201 56 | 125 |
| 1 | 4 207 49 | 4 201 57 | 160 |

Equipos de montaje en XL³ 400 pág. 229
Equipos de montaje en XL³ 800 pág. 242
Equipos de montaje en XL³ 4000 pág. 253
Accesorios comunes pág. 56

* Utilizar los adaptadores de la columna derecha.

# DPX³ 160 magnetotérmicos

## versión extraíble y accesorios



4 210 40



4 210 27



4 210 36

| Emb. | Ref. | **Versión extraíble** |
|---|---|---|
| | | Un DPX³ versión extraíble es un DPX³ fijo equipado con una base. |
| | | **Bases** |
| | | Bases con conexión anterior o posterior. |
| 1 | 4 210 40 | Para DPX³ 3P. |
| 1 | 4 210 41 | Para DPX³ 4P con o sin diferencial. |
| | | **Conectores para auxiliares** |
| 1 | 4 210 44 | Bloque de contacto. |
| | | **Accesorios de conexión** |
| | | **Bornas de gran capacidad** |
| | | Para cable Cu/Al flexible 1 x 120 mm² o rígido 1 × 150 mm² y pletinas o terminales 18 mm. |
| 1 | 4 210 26 | Juego de 3 bornas. |
| 1 | 4 210 27 | Juego de 4 bornas. |
| | | **Tabiques de separación** |
| 1 | 4 210 70 |  12 juegos de 3 tabiques aislantes. |
| | | **Bornas con tornillo para terminales** |
| 1 | 4 210 28 |  Juego de 3 bornas. |
| 1 | 4 210 29 | Juego de 4 bornas. |
| | | **Espaciadores** |
| | | Para pletinas o terminales. |
| 1 | 4 210 32 |  Para DPX³ 3P. |
| 1 | 4 210 33 | Para DPX³ 4P. |
| | | **Conexión posterior** |
| | | Planas orientables. |
| 1 | 4 210 36 |  Juego de 3 tomas posteriores. |
| 1 | 4 210 37 | Juego de 4 tomas posteriores. |
| | | **Borna de repartición 160 A** |
| 1 | 0 048 67 | Borna 6 salidas de 25 mm². |
| | | **Cubrebornas precintables** |
| | | **Para conexión anterior** |
| 1 | 4 210 54 |  Para DPX³ 3P. |
| 1 | 4 210 55 | Para DPX³ 4P. |
| | | **Para conexión posterior** |
| 1 | 4 210 50 |  Para DPX³ 3P. |
| 1 | 4 210 51 | Para DPX³ 4P. |
| | | **Adaptadores para montaje en perfil ⊔ o placa** |
| | | Permiten instalar el DPX³ en un perfil ⊔ o en una placa fija. |
| 1 | 4 210 71 | Para DPX³ 160. |
| 1 | 4 210 73 | Para DPX³ 160 diferencial. |
| 1 | 4 210 68 | Para todos los DPX³ 160 con mando motorizado lateral. |

# DPX³ 250 magnetotérmicos

**interruptores automáticos en caja moldeada de 100 a 250 A**



4 202 05



4 202 25

Características técnicas y curvas de funcionamiento: pág. 69
Dimensiones: pág. 65

Se montan en un perfil ⊔ o en placa dentro de las cajas y los armarios XL³ mediante los adaptadores de la página 55.
Garantizan el corte, el mando, el seccionamiento y la protección de las líneas eléctricas de baja tensión.
Ejecución fija conexión anterior.
Se suministran con tabiques de separación y conexión por terminal.
Admiten los accesorios y los auxiliares comunes DPX³ (pág. 56).
Son conformes a la norma UNE-EN 60947-2.

## Interruptores automáticos magnetotérmicos

Térmico regulable de 0,8 a 1 In.
Magnético regulable de 5 a 10 In.

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | Ref. 3P+N/2 | In (A) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Poder de corte Icu 25 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 202 05 | 4 202 15 | | 100 |
| 1 | 4 202 07 | 4 202 17 | | 160 |
| 1 | 4 202 08 | 4 202 18 | | 200 |
| 1 | 4 202 09 | 4 202 19 | 4 207 50 | 250 |
| | | | | **Poder de corte Icu 36 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 202 35 | 4 202 45 | | 100 |
| 1 | 4 202 37 | 4 202 47 | | 160 |
| 1 | 4 202 38 | 4 202 48 | | 200 |
| 1 | 4 202 39 | 4 202 49 | 4 207 52 | 250 |
| | | | | **Poder de corte Icu 50 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 202 65 | 4 202 75 | | 100 |
| 1 | 4 202 67 | 4 202 77 | | 160 |
| 1 | 4 202 68 | 4 202 78 | | 200 |
| 1 | 4 202 69 | 4 202 79 | 4 207 54 | 250 |
| | | | | **Poder de corte Icu 70 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 206 05 | 4 206 15 | | 100 |
| 1 | 4 206 07 | 4 206 17 | | 160 |
| 1 | 4 206 08 | 4 206 18 | | 200 |
| 1 | 4 206 09 | 4 206 19 | 4 207 56 | 250 |

## Interruptores automáticos magnetotérmicos diferenciales

Térmico regulable de 0,8 a 1 In.
Magnético regulable de 5 a 10 In.
Diferencial electrónico integrado con pantalla LCD.
Sensibilidad regulable: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A.
Disparo regulable: 0 - 0,3 - 1 - 3 s
(0 s solo con sensibilidad 0,03 A).

| Emb. | Ref. 3P+N/2 | Ref. 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| | | | **Poder de corte Icu 25 kA (400 V∿)** |
| 1 | | 4 202 25 | 100 |
| 1 | | 4 202 27 | 160 |
| 1 | | 4 202 28 | 200 |
| 1 | 4 207 51 | 4 202 29 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 36 kA (400 V∿)** |
| 1 | | 4 202 55 | 100 |
| 1 | | 4 202 57 | 160 |
| 1 | | 4 202 58 | 200 |
| 1 | 4 207 53 | 4 202 59 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 50 kA (400 V∿)** |
| 1 | | 4 202 85 | 100 |
| 1 | | 4 202 87 | 160 |
| 1 | | 4 202 88 | 200 |
| 1 | 4 207 55 | 4 202 89 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 70 kA (400 V∿)** |
| 1 | | 4 206 25 | 100 |
| 1 | | 4 206 27 | 160 |
| 1 | | 4 206 28 | 200 |
| 1 | 4 207 57 | 4 206 29 | 250 |

Equipos de montaje en XL³ 400 pág. 229
Equipos de montaje en XL³ 800 pág. 242
Equipos de montaje en XL³ 4000 pág. 253
Accesorios comunes pág. 56

# DPX³ 250 electrónicos

**interruptores automáticos en caja moldeada de 40 a 250 A**



4 203 69



4 206 49

Características técnicas y curvas de funcionamiento: pág. 69
Dimensiones: pág. 65

Se montan en un perfil ⊔ o en placa dentro de las cajas y los armarios XL³ mediante los adaptadores de la página 55.
Garantizan el corte, el mando, el seccionamiento y la protección de las líneas eléctricas de baja tensión.
Ejecución fija conexión anterior.
Se suministran con tabiques de separación y conexión por terminal.
Admiten los accesorios y los auxiliares comunes DPX³ (pág. 56).
Son conformes a la norma UNE-EN 60947-2.

## Interruptores automáticos electrónicos

Protección contra sobrecargas:
Ir regulable de 0,4 a 1 In.
Tr regulable de 3 a 15 s.
Protección contra cortocircuitos:
Isd regulable de 1,5 a 10 Ir.
Tsd regulable de 0 a 0,5 s.

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| | | | **Poder de corte Icu 25 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 203 02 | 4 203 12 | 40 |
| 1 | 4 203 05 | 4 203 15 | 100 |
| 1 | 4 203 07 | 4 203 17 | 160 |
| 1 | 4 203 09 | 4 203 19 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 36 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 203 32 | 4 203 42 | 40 |
| 1 | 4 203 35 | 4 203 45 | 100 |
| 1 | 4 203 37 | 4 203 47 | 160 |
| 1 | 4 203 39 | 4 203 49 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 50 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 203 62 | 4 203 72 | 40 |
| 1 | 4 203 65 | 4 203 75 | 100 |
| 1 | 4 203 67 | 4 203 77 | 160 |
| 1 | 4 203 69 | 4 203 79 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 70 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 206 35 | 4 206 45 | 40 |
| 1 | 4 206 37 | 4 206 47 | 100 |
| 1 | 4 206 38 | 4 206 48 | 160 |
| 1 | 4 206 39 | 4 206 49 | 250 |

## Interruptores automáticos electrónicos con unidad de medida

Protección contra sobrecargas:
Ir regulable de 0,4 a 1 In.
Tr regulable de 3 a 15 s.
Protección contra cortocircuitos:
Isd regulable de 1,5 a 10 Ir.
Tsd regulable de 0 a 0,5 s.
Unidad de medida integrada con pantalla.
LCD: intensidades, tensiones, frecuencia, potencia, energía y armónicos.

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| | | | **Poder de corte Icu 25 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 204 02 | 4 204 12 | 40 |
| 1 | 4 204 05 | 4 204 15 | 100 |
| 1 | 4 204 07 | 4 204 17 | 160 |
| 1 | 4 204 09 | 4 204 19 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 36 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 204 32 | 4 204 42 | 40 |
| 1 | 4 204 35 | 4 204 45 | 100 |
| 1 | 4 204 37 | 4 204 47 | 160 |
| 1 | 4 204 39 | 4 204 49 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 50 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 204 62 | 4 204 72 | 40 |
| 1 | 4 204 65 | 4 204 75 | 100 |
| 1 | 4 204 67 | 4 204 77 | 160 |
| 1 | 4 204 69 | 4 204 79 | 250 |
| | | | **Poder de corte Icu 70 kA (400 V~)** |
| 1 | 4 206 65 | 4 206 75 | 40 |
| 1 | 4 206 67 | 4 206 77 | 100 |
| 1 | 4 206 68 | 4 206 78 | 160 |
| 1 | 4 206 69 | 4 206 79 | 250 |

Equipos de montaje en XL³ 400 pág. 229
Equipos de montaje en XL³ 800 pág. 242
Equipos de montaje en XL³ 4000 pág. 253
Accesorios comunes pág. 56

# DPX³ 250 electrónicos diferenciales

**interruptores automáticos en caja moldeada de 40 a 250 A**



4 203 25

Características técnicas y curvas de funcionamiento: pág. 69
Dimensiones: pág. 65

Se montan en un perfil ⊔ o en placa dentro de las cajas y los armarios XL³ mediante los adaptadores de la página 55.
Garantizan el corte, el mando, el seccionamiento y la protección de las líneas eléctricas de baja tensión.
Ejecución fija conexión anterior.
Se suministran con tabiques de separación y conexión por terminal.
Admiten los accesorios y los auxiliares comunes DPX³ (pág. 56).
Son conformes a la norma UNE-EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | Interruptores automáticos diferenciales |
|---|---|---|
| | | Protección contra sobrecargas:<br>Ir regulable de 0,4 a 1 In.<br>Tr regulable de 3 a 15 s.<br>Protección contra cortocircuitos:<br>Isd regulable de 1,5 a 10 Ir.<br>Tsd regulable de 0 a 0,5 s.<br>Diferencial electrónico integrado con pantalla LCD.<br>Sensibilidad regulable: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A.<br>Disparo regulable: 0 - 0,3 - 1 - 3 s.<br>(0 s solo con sensibilidad 0,03 A). |
| | 4P | In (A) |
| | | **Poder de corte Icu 25 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 203 22 | 40 |
| 1 | 4 203 25 | 100 |
| 1 | 4 203 27 | 160 |
| 1 | 4 203 29 | 250 |
| | | **Poder de corte Icu 36 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 203 52 | 40 |
| 1 | 4 203 55 | 100 |
| 1 | 4 203 57 | 160 |
| 1 | 4 203 59 | 250 |
| | | **Poder de corte Icu 50 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 203 82 | 40 |
| 1 | 4 203 85 | 100 |
| 1 | 4 203 87 | 160 |
| 1 | 4 203 89 | 250 |
| | | **Poder de corte Icu 70 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 206 55 | 40 |
| 1 | 4 206 57 | 100 |
| 1 | 4 206 58 | 160 |
| 1 | 4 206 59 | 250 |

| Emb. | Ref. | Interruptores automáticos diferenciales con unidad de medida |
|---|---|---|
| | | Protección contra sobrecargas:<br>Ir regulable de 0,4 a 1 In.<br>Tr regulable de 3 a 15 s.<br>Protección contra cortocircuitos:<br>Isd regulable de 1,5 a 10 Ir.<br>Tsd regulable de 0 a 0,5 s.<br>Diferencial electrónico integrado con pantalla LCD.<br>Sensibilidad regulable: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A.<br>Disparo regulable: 0 - 0,3 - 1 - 3 s.<br>(0 s solo con sensibilidad 0,03 A).<br>Unidad de medida integrada con pantalla LCD: intensidades, tensiones, frecuencia, potencia, energía y armónicos. |
| | 4P | In (A) |
| | | **Poder de corte Icu 25 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 204 22 | 40 |
| 1 | 4 204 25 | 100 |
| 1 | 4 204 27 | 160 |
| 1 | 4 204 29 | 250 |
| | | **Poder de corte Icu 36 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 204 52 | 40 |
| 1 | 4 204 55 | 100 |
| 1 | 4 204 57 | 160 |
| 1 | 4 204 59 | 250 |
| | | **Poder de corte Icu 50 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 204 82 | 40 |
| 1 | 4 204 85 | 100 |
| 1 | 4 204 87 | 160 |
| 1 | 4 204 89 | 250 |
| | | **Poder de corte Icu 70 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 206 85 | 40 |
| 1 | 4 206 87 | 100 |
| 1 | 4 206 88 | 160 |
| 1 | 4 206 89 | 250 |

Equipos de montaje en XL³ 400 pág. 229
Equipos de montaje en XL³ 800 pág. 242
Equipos de montaje en XL³ 4000 pág. 253
Accesorios comunes pág. 56

# DPX³ 250

## versión extraíble y accesorios



4 210 31



4 210 44



4 210 72

| Emb. | Ref. | Versión extraíble |
|---|---|---|
| | | Un DPX³ versión extraíble es un DPX³ fijo equipado con una base. |
| | | **Bases** |
| | | Bases con conexión anterior o posterior. |
| 1 | 4 210 42 | Para DPX³ 3P. |
| 1 | 4 210 43 | Para DPX³ 4P con o sin diferencial. |
| | | **Conectores para auxiliares** |
| 1 | 4 210 44 | Bloque de contactos. |

| | | Accesorios de conexión |
|---|---|---|
| | | **Bornas de conexión** |
| | | Para cable Cu/Al flexible 1 × 120 mm² o rígido 1 × 150 mm² y pletinas o terminales 25 × 8 mm. |
| 1 | 4 210 30 | Juego de 3 bornas. |
| 1 | 4 210 31 | Juego de 4 bornas. |
| | | **Tabiques de separación** |
| 1 | 4 210 70 | 12 juegos de 3 tabiques aislantes. |
| | | **Espaciadores** |
| | | Para pletinas o terminales. |
| 1 | 4 210 34 | Para DPX³ 3P. |
| 1 | 4 210 35 | Para DPX³ 4P. |
| | | **Conexión posterior** |
| | | Planas orientables. |
| 1 | 4 210 38 | Juego de 3 tomas posteriores. |
| 1 | 4 210 39 | Juego de 4 tomas posteriores. |
| | | **Borna de repartición** |
| 1 | 0 048 68 | Borna 4 salidas de 35 mm² y 2 de 25 mm². |

| | | Cubrebornas precintables |
|---|---|---|
| | | **Para conexión anterior** |
| 1 | 4 210 56 | Para DPX³ 3P. |
| 1 | 4 210 57 | Para DPX³ 4P. |
| | | **Para conexión posterior** |
| 1 | 4 210 52 | Para DPX³ 3P. |
| 1 | 4 210 53 | Para DPX³ 4P. |

| | | Adaptadores para montaje en perfil ⊔ o placa |
|---|---|---|
| | | Permiten instalar el DPX³ en un perfil ⊔ o en una placa fija. |
| 1 | 4 210 72 | Para DPX³ 250. |
| 1 | 4 210 74 | Para DPX³ 250 diferencial. |
| 1 | 4 210 69 | Para todos los DPX³ 250 con mando motorizado lateral. |

Supervisión: pág. 163

# DPX³ 250, 630 y 1600

## alimentación y supervisión



4 149 48



0 261 56


| Emb. | Ref. | Alimentación auxiliar para DPX³ |
|---|---|---|
| | | Permite la alimentación de las unidades electrónicas de los DPX³ cuando el interruptor está abierto o cuando la corriente que fluye a través de él es insuficiente. |
| 1 | 4 210 83 | Tensión de entrada 24 V∿/⎓.<br>2 módulos.<br>Salida 250 mA: permite la alimentación de varios automáticos.<br>Consumo:<br>– DPX³ magnetotérmicos diferenciales: 42 mA.<br>– DPX³ electrónicos: 30 mA.<br>– DPX³ electrónicos con medida: 54 mA.<br>– DPX³ electrónicos diferenciales: 54 mA.<br>– DPX³ electrónicos diferenciales con medida: 54 mA.<br>– DPX electrónico: 30 mA. |

| | | Supervisión |
|---|---|---|
| | | **Interface de comunicación Modbus en RS485** |
| 1 | 4 210 75 | Permite conectar los DPX³ electrónicos y el BDA con medida en una red de comunicación Modbus RS485.<br>Todas las informaciones gestionadas por la tarjeta electrónica del interruptor será compartida en la red Modbus.<br>Dimensiones: 2 módulos DIN.<br>Alimentación: 24 V∿/⎓.<br>Conexión RS 485 (2 hilos),<br>Dirección, velocidad y codificación modificable con kit configurador. Ref. 359K |
| | | **Alimentador modular** |
| 1 | 0 035 67 | Para BUS/SCS.<br>240 V∿ 27 V ⎓ –0,6 A.<br>2 módulos. |
| | | **Servidores web** |
| | | Permiten la consulta a distancia, mediante un navegador web en un PC, smartphones tipo iPhone o Android, pantallas web, tabletas tipo iPad o Archos, etc., de los valores recogidos en los contadores de energía y las centrales de medida, así como su historial. |
| 1 | 4 149 48 | Para 32 contadores de impulsos o 32 direcciones Modbus. |
| 1 | 4 149 49 | Para 255 contadores de impulsos o 255 direcciones Modbus. |
| | | **Software** |
| | | Permiten visualizar los valores recogidos en los contadores de energía y las centrales de medida, así como su historial desde un PC conectado a la red. |
| 1 | 4 149 38 | Para 32 contadores de impulsos o 32 direcciones Modbus. |
| 1 | 4 149 39 | Para 255 contadores de impulsos o 255 direcciones Modbus. |
| | | **Pantalla táctil trascuadro** |
| 1 | 0 261 56 | Permite visualizar la información proveniente de los diferentes aparatos de protección: DX³, DPX³, DMX³ o EDMX³.<br>Puede gestionar hasta 9 aparatos.<br>Alimentación: 18 - 30 V ⎓. Conexión IP.<br>Se monta sobre puerta o panel frontal.<br>Dimensiones corte: 92 × 92 mm. |

# DPX³ 160/250

## accesorios y auxiliares comunes


4 210 00



4 210 11
4 210 10


4 210 22


4 210 16


4 210 58 (inversor de redes)

Dimensiones: pág. 66

### Inversores de redes

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Pletina para el montaje en perfil y el interbloqueo de 2 DPX³.<br>Permite confeccionar un inversor de redes con 2 DPX³ 160, 2 DPX³ 250 o 1 DPX³ 160 y 1 DPX³ 250. |
| 1 | 4 210 58 | Para inversor de redes DPX³ versión fija. |
| 1 | 4 210 59 | Para inversor de redes DPX³ versión extraíble. |

### Mandos rotativos

**Mandos rotativos directos**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 00 | Mando estándar para DPX³ magnetotérmicos sin diferencial. |
| 1 | 4 210 01 | Mando estándar para DPX³ diferenciales y electrónicos. |
| 1 | 4 210 02 | Mando de emergencia para DPX³ magnetotérmicos sin diferencial. |
| 1 | 4 210 03 | Mando de emergencia para DPX³ diferenciales y electrónicos. |

**Mandos rotativos prolongados sobre puerta**
Para DPX³ todas las versiones.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 04 | Mando estándar. |
| 1 | 4 210 05 | Mando de emergencia. |

**Accesorios de bloqueo para mandos rotativos**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 06 | Bombin y llave plana nº ABA90GEL6149 para mandos directos. |
| 1 | 4 210 07 | Bombin y llave estrella nº HBA90GPS6149 para mandos directos. |
| 1 | 4 210 08 | Bombín y llave plana nº ABA90GEL6149 para mandos prolongados. |
| 1 | 4 210 09 | Bombin y llave estrella nº HBA90GPS6149 para mandos prolongados. |
| 1 | 4 228 00* | Bombin y llave Ronis EL43525 para mandos directos |
| 1 | 4 228 01* | Bombin y llave Ronis EL43363 para mandos directos |
| 1 | 4 228 02* | Bombin y llave Ronis EL43525 para mandos prolongados |
| 1 | 4 228 03* | Bombin y llave Ronis EL43363 para mandos prolongados |

### Mandos motorizados

**Motor de 24 a 230 V∿ y ⎓**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 60 | Montaje lateral. |
| 1 | 4 210 61 | Montaje frontal. |

**Accesorios de bloqueo para mandos motorizados**
Cerraduras Ronis RBA90GEL3149.
Cerraduras Profalux PBA90GPS3149.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 62 | Cerradura Ronis para mandos frontales. |
| 1 | 4 210 63 | Cerradura Profalux para mandos frontales. |
| 1 | 4 210 64 | Bloqueo para mandos frontales. |
| 1 | 4 210 65 | Cerradura Ronis para mandos laterales. |
| 1 | 4 210 66 | Cerradura Profalux para mandos laterales. |
| 1 | 4 210 67 | Bloqueo para mandos laterales. |

### Accesorios de bloqueo

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 49 | Candado para bloqueo en posición “abierto”. |
| 1 | 4 210 45 | Cerradura Ronis RBA90GEL3149 para bases versión extraíble. |
| 1 | 4 210 46 | Cerradura Profalux PBA90GPS3149 para bases versión extraíble. |
| 1 | 4 210 47 | Bloqueo para bases versión extraíble. |

* Cerraduras con la misma llave


### Auxiliares

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Contactos auxiliares** |
| 1 | 4 210 10 | Contacto auxiliar 1 NC - 1 NA para mando rotativo. |
| 1 | 4 210 11 | Contacto auxiliar o señal de defecto. |
| 1 | 4 210 48 | Contacto interruptor automático insertado para versión extraíble. |
| | | **Bobina de disparo a emisión** |
| 1 | 4 210 12 | 12 V∿ y ⎓. |
| 1 | 4 210 13 | 24 V∿ y ⎓. |
| 1 | 4 210 14 | 48 V∿ y ⎓. |
| 1 | 4 210 15 | 100-130 V∿. |
| 1 | 4 210 16 | 200-277 V∿. |
| 1 | 4 210 17 | 380-480 V∿. |
| | | **Bobina de disparo de mínima tensión** |
| 1 | 4 210 18 | 12 V∿ y ⎓. |
| 1 | 4 210 19 | 24 V∿ y ⎓. |
| 1 | 4 210 20 | 48 V∿ y ⎓. |
| 1 | 4 210 21 | 110-130 V∿ y 110 V⎓. |
| 1 | 4 210 22 | 200-240 V∿. |
| 1 | 4 210 23 | 277 V∿. |
| 1 | 4 210 24 | 380-415 V∿. |
| 1 | 4 210 25 | 440-480 V∿. |


### Número de auxiliares por aparato DPX³

| | DPX³ 160/250 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3P | 4P | | | 4P dif. |
| **Contacto auxiliar (CA)** | 1 | 1 | | | 1 |
| **Señal de defecto (SD)** | 1 | 1 | | | 1 |
| **Bobina de disparo a emisión (ET)** | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| **Bobina de disparo de mínima tensión (MT)** | | 0 | 1 | 1 | |


## Montaje de auxiliares





## Mando rotativo




## Mando motorizado lateral




## Versión extraíble



## Mando motorizado frontal



## Inversor de redes



# DPX³ 630

**interruptores automáticos en caja moldeada de 250 a 630 A**



4 220 07

Dimensiones: pág. 67

Conforme a la norma UNE-EN 60947-2 / UNE-EN 60947-3.
Ejecución fija, conexión anterior. Equipados con portaetiquetas.
Tensión nominal 690 V~, 50 /60 Hz.




4 220 66

Dimensiones: pág. 67

Conforme a la norma UNE-EN 60947-2 / UNE-EN 60947-3.
Ejecución fija, conexión anterior. Equipados con portaetiquetas.
Tensión nominal 690 V~, 50 /60 Hz.
Regulación de protección instantánea. Indicador de funcionamiento.
Conector para unidad de test. Selectividad dinámica y lógica.
Versión 4P: neutro regulable.

## Magnetotérmicos

**DPX³ 630 - 36 kA**
Térmico regulable 0,8 ÷ 1 In.
Magnético regulable 5 ÷ 10 In.
Poder de corte Icu: 36 kA (400/415 V~).





| Emb. | 3P | 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 220 00 | 4 220 05 | 250 |
| 1 | 4 220 01 | 4 220 06 | 320 |
| 1 | 4 220 02 | 4 220 07 | 400 |
| 1 | 4 220 03 | 4 220 08 | 500 |
| 1 | 4 220 04 | 4 220 09 | 630 |
| | 3P+ N/2 | | |
| 1 | 4 220 10 | | 320 |
| 1 | 4 220 11 | | 400 |
| 1 | 4 220 12 | | 500 |
| 1 | 4 220 13 | | 630 |

## Bloque diferencial electrónico

Se asocian a DPX³ 630 y DPX-I 630.
Sensibilidad regulable a 0,03/0,3/1/3 A.
Retardo regulable a 0/0,3/1/3 seg.
Botón test y botón rearme.
Contacto de señalización a distancia de fallo diferencial.
Conmutador de test (aislamiento de la instalación).
230-500 V, 50/60 Hz.
Clase A

| Emb. | Montaje inferior 3P | 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 260 60 | 0 260 61 | 400 |
| 1 | 0 260 64 | 0 260 65 | 630 |

## Electrónicos S2




Ir: regulable de 0,4 a 1 In
tr: regulable de 3 a 15 sg
Isd: regulable de 1,5 a 10 x Ir
tsd: regulable de 0 a 0,5 sg
Protección instantánea Ip = 5 kA

| Emb. | 3P | 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| | **Poder de corte Icu: 36 kA (400 V~)** | | |
| 1 | 4 220 56 | 4 220 61 | 250 |
| 1 | 4 220 58 | 4 220 63 | 400 |
| 1 | 4 220 60 | 4 220 65 | 630 |
| | **Poder de corte Icu: 50 kA (400 V~)** | | |
| 1 | 4 220 66 | 4 220 71 | 250 |
| 1 | 4 220 68 | 4 220 73 | 400 |
| 1 | 4 220 70 | 4 220 75 | 630 |
| | **Poder de corte Icu: 70 kA (400 V~)** | | |
| 1 | 4 220 76 | 4 220 81 | 250 |
| 1 | 4 220 78 | 4 220 83 | 400 |
| 1 | 4 220 80 | 4 220 85 | 630 |
| | **Poder de corte Icu: 100 kA (400 V~)** | | |
| 1 | 4 220 86 | 4 220 91 | 250 |
| 1 | 4 220 88 | 4 220 93 | 400 |
| 1 | 4 220 90 | 4 220 95 | 630 |


## Electrónicos S2 con unidad de medida

| Emb. | 3P | 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| | **Poder de corte Icu: 36 kA (400 V~)** | | |
| 1 | 4 220 96 | 4 221 01 | 250 |
| 1 | 4 220 98 | 4 221 03 | 400 |
| 1 | 4 221 00 | 4 221 05 | 630 |
| | **Poder de corte Icu: 50 kA (400 V~)** | | |
| 1 | 4 221 06 | 4 221 11 | 250 |
| 1 | 4 221 08 | 4 221 13 | 400 |
| 1 | 4 221 10 | 4 221 15 | 630 |
| | **Poder de corte Icu: 70 kA (400 V~)** | | |
| 1 | 4 221 16 | 4 221 21 | 250 |
| 1 | 4 221 18 | 4 221 23 | 400 |
| 1 | 4 221 20 | 4 221 25 | 630 |
| | **Poder de corte Icu: 100 kA (400 V~)** | | |
| 1 | 4 221 26 | 4 221 31 | 250 |
| 1 | 4 221 28 | 4 221 33 | 400 |
| 1 | 4 221 30 | 4 221 35 | 630 |

Otros poderes de corte
Consúltenos
Automáticos con otros relés electrónicos
Consúltenos
Mandos eléctricos montados sobre DPX 630
Consúltenos
**www.legrand.es**

# DPX³ 630

## equipamiento versión extraíble, seccionable, enclavamiento para conmutación



4 222 25



4 222 32

Dimensiones: pág. 67

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Versión extraíble** |
| | | La ejecución extraíble puede realizarse en los DPX³ montando alveolos en las bornas de los aparatos con conexión anterior más el zócalo fijo correspondiente. |
| | 3P \| 4P | |
| 1 | 4 222 20 \| 4 222 21 | **Conjunto de alveolos** Juego de 6 o 8 alveolos para conexión posterior roscada. |
| | | **Zócalos** |
| | | • Para DPX³. |
| 1 | 4 222 22 \| 4 222 23 | Zócalos fijos con conexión anterior. |
| 1 | 4 222 24 \| 4 222 25 | Zócalos fijos con conexión posterior. |
| | 4P | • Para DPX³ con diferencial. |
| 1 | 4 222 26 | Zócalo fijo con conexión anterior. |
| 1 | 4 222 27 | Zócalo fijo con conexión posterior. |
| | | **Accesorios** |
| 1 | 4 222 37 | Placa de fijación para el contacto de señalización 0 265 74 en versión extraíble. |
| 1 | 4 222 28 | Extractor. |
| 1 | 4 222 29 | Conector (24 pin). |
| | | **Versión seccionable** |
| | | Un DPX versión seccionable, es un DPX extraíble equipado con un mecanismo “Debro-lift”, que permite la desconexión del aparato manteniéndolo siempre en su zócalo. |
| | 3P \| 4P | |
| 1 | 4 222 31 \| 4 222 32 | **Mecanismo “Débro-lift”** Para zócalos DPX³ sólo. |
| 1 | \| 4 222 33 | Para zócalos DPX³ con diferencial. |
| | Ronis \| Profalux | **Bloqueo para mecanismo “Débro-lift”** Permite el cierre en posición seccionado. |
| 1 | 0 265 76 \| 0 263 48 | Para interruptor sólo. |
| 1 | 0 265 78 \| 0 265 77 | Para zócalos DPX³ con diferencial. |
| | | **Accesorios para mecanismos “Débro-lift”** |
| 1 | 0 265 75 | Manivela. |
| 1 | 0 265 74 | Contacto de señalización. |
| 1 | 4 222 36 | Placa de fijación para el contacto de señalización 0 265 74 en versión seccionable. |
| 1 | 0 263 98 | Juego de conectores (8 contactos). |
| 1 | 4 222 30 | Bloque de 6 contactos auxiliares automáticos para versión seccionable (hasta 2 bloques por DPX³). |
| | | **Enclavamiento para conmutación** |
| | | Placa de montaje con enclavamiento mecánico para conmutación de 2 DPX³ que evita la conexión de los dos aparatos al mismo tiempo (montado en fábrica). |
| 1 | 0 264 09 | Placa para 2 interruptores o magnetotérmicos fijos montados en un armario no XL³. |

# DPX³ 630

## mandos rotativos, mandos eléctricos y accesorios



0 261 40



0 262 50



0 262 51

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Mandos rotativos** |
| | | **Directo sobre DPX³ 630** |
| 1 | 0 262 41 | Estándar (color negro). |
| 1 | 4 222 38 | De emergencia (rojo y amarillo) se adapta sobre mando estándar ref. 0 262 41 o 0 262 42. |
| 1 | 0 262 25 | Bloqueo llave mando directos. |
| | | **Prolongado sobre puerta IP55** Compuesto de: acoplamiento, eje de accionamiento, soporte del eje, accesorios de fijación, dispositivo de bloque de puerta. |
| 1 | 0 262 81 | Estándar (color gris). |
| 1 | 0 262 82 | Emergencia (color rojo y amarillo). |
| | Llave plana \| Llave estrella | |
| 1 | 0 262 93 \| 0 262 94 | **Accesorio de bloqueo** Para mando rotativo prolongado. |
| 1 | 4 228 04* | Bombín y llave Ronis nº EL43525. |
| 1 | 4 228 05* | Bombín y llave Ronis nº EL46363. |
| | | **Mandos eléctricos** |
| | | **Frontal** |
| 1 | 0 261 40 | 24 V~/⎓ rápido. |
| 1 | 0 261 44 | 230 V~/⎓ rápido. |
| 1 | 4 226 30 | 230 V~/⎓ estándar. |
| | Llave plana \| Llave estrella | |
| 1 | 0 261 59 \| 0 261 58 | **Cerraduras de bloqueo** Para mandos eléctricos. |
| | | **Accesorios de instalación** |
| | | **Tabiques de separación** Permiten aislar la conexión entre cada polo. Juego de 3 tabiques. |
| 1 | 0 262 30 | |
| | 3P \| 4P | **Cubrebornas** |
| 1 | 0 262 44 \| 0 262 45 | Juego de 2 cubrebornas precintables. |
| 1 | 4 222 34 \| 4 222 35 | Juego de 2 cubrebornas IP20. |
| | | **Bloqueo** Accesorio para bloquear la maneta en posición abierta, con posibilidad de utilizar un candado. |
| 1 | 0 262 40 | |
| | | **Accesorios de conexión** |
| | | **Borna conexión estándar** |
| 1 | 0 262 50 | Juego de 4 bornas 300 mm² máx. (rígido) o 240 mm² máx. (flexible). |
| | | **Borna gran capacidad** |
| 1 | 0 262 51 | Juego de 4 bornas para 2 × 240 mm² (rígido) o 2 × 185 mm² (flexible). |
| | | **Prolongador** |
| 1 | 0 262 47 | Juego de 4 prolongadores para la conexión por terminal. |
| | 3P \| 4P | **Adaptador/espaciador** |
| 1 | 0 262 48 \| 0 262 49 | Juego de 3 (o 4) barras para incrementar la distancia entre cada polo. |
| | | **Conexión posterior** Permiten transformar los DPX de conexión anterior en conexión posterior. Admiten conexiones con pletinas o terminales. |
| 1 | 0 263 50 \| 0 263 51 | Tomas posteriores roscadas. |
| 1 | 0 263 52 \| 0 263 53 | Tomas posteriores planas orientables. |

* Cerraduras con la misma llave.

# DPX³ 1600

## interruptores automáticos en caja moldeada de 630 a 1250 A




4 222 66

Dimensiones: pág. 68

Conforme a la norma UNE-EN 60947-2 / UNE-EN 60947-3.
Ejecución fija, conexión anterior. Equipados con portaetiquetas.
Tensión nominal 690 V∿, 50 /60 Hz.

### Magnetotérmicos

**DPX³ 1600 - 50 kA**
Térmico regulable 0,8 ÷ 1 In.
Magnético regulable 5 ÷ 10 In.
Poder de corte Icu: 50 kA (380/415 V∿).




| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | In (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 222 63 | 4 222 68 | 630 |
| 1 | 4 222 64 | 4 222 69 | 800 |
| 1 | 4 222 65 | 4 222 70 | 1.000 |
| 1 | 4 222 66 | 4 222 71 | 1.250 |

# DPX³ 1600

## interruptores automáticos en caja moldeada de 800 a 1600 A




4 223 33

Dimensiones: pág. 68

Conforme a la norma UNE-EN 60947-2 / UNE-EN 60947-3.
Ejecución fija, conexión anterior. Equipados con portaetiquetas.
Tensión nominal 690 V∿, 50 /60 Hz.
Regulación de protección instantánea. Indicador de funcionamiento.
Conector para unidad de test. Selectividad dinámica y lógica.
Versión 4P: neutro regulable.

### Electrónicos S2




Ir: regulable de 0,4 a 1 In
tr: regulable de 3 a 15 sg
Isd: regulable de 1,5 a 10 x Ir
tsd: regulable de 0 a 0,5 sg
Protección instantanea Ip =20 kA

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | |
|---|---|---|---|
| | | | **Poder de corte Icu: 50 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 223 12 | 4 223 18 | 800 |
| 1 | 4 223 13 | 4 223 19 | 1.000 |
| 1 | 4 223 14 | 4 223 20 | 1.250 |
| 1 | 4 223 15 | 4 223 21 | 1.600 |
| | | | **Poder de corte Icu: 70 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 223 24 | 4 223 30 | 800 |
| 1 | 4 223 25 | 4 223 31 | 1.000 |
| 1 | 4 223 26 | 4 223 32 | 1.250 |
| 1 | 4 223 27 | 4 223 33 | 1.600 |
| | | | **Poder de corte Icu: 100 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 223 36 | 4 223 42 | 800 |
| 1 | 4 223 37 | 4 223 43 | 1.000 |
| 1 | 4 223 38 | 4 223 44 | 1.250 |

### Electrónicos con unidad de medida

| | Ref. 3P | Ref. 4P | |
|---|---|---|---|
| | | | **Poder de corte Icu: 50 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 223 60 | 4 223 66 | 800 |
| 1 | 4 223 61 | 4 223 67 | 1.000 |
| 1 | 4 223 62 | 4 223 68 | 1.250 |
| 1 | 4 223 63 | 4 223 69 | 1.600 |
| | | | **Poder de corte Icu: 70 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 223 72 | 4 223 78 | 800 |
| 1 | 4 223 73 | 4 223 79 | 1.000 |
| 1 | 4 223 74 | 4 223 80 | 1.250 |
| 1 | 4 223 75 | 4 223 81 | 1.600 |
| | | | **Poder de corte Icu: 100 kA (400 V∿)** |
| 1 | 4 223 84 | 4 223 90 | 800 |
| 1 | 4 223 85 | 4 223 91 | 1.000 |
| 1 | 4 223 86 | 4 223 92 | 1.250 |

– Mandos motorizados
– Versión inversor de redes
– Otros poderes de corte
– Otros relés electrónicos
Consúltenos
**www.legrand.es**



# DPX³ 1600

## mandos rotativos y accesorios



4 225 88 + 4 225 93



0 262 61



0 261 27

Dimensiones: pág. 68

## Versión seccionable

Un DPX³ versión seccionable es un DPX³ equipado con un mecanismo "Débro-lift" que permite la desconexión del aparato manteniéndolo siempre en su base.

**Base versión seccionable**
Para DPX³ 1600 equipados con un mecanismo "Débro-lift" ref. 4 225 93 o 4 225 94.

| Emb. | 3P | 4P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 225 86 | 4 225 87 | Base con conexión anterior. |
| 1 | 4 225 88 | 4 225 89 | Base con conexión posterior. |

**Mecanismo "Débro-lift"**

| Emb. | 3P | 4P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 225 93 | 4 225 94 | Para DPX³ 1600. De fijarse sobre el DPX³ para componer la parte móvil del automático seccionable. |

**Cerradura de bloqueo**
Para mecanismo "Débro-lift". Permite la condena del magnetotérmico en posición "desconectado".

| Emb. | Llave plana | Llave estrella | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 265 76 | 0 263 48 | Para magnetotérmico solo. |
| 1 | 0 265 80 | 0 265 79 | Para magnetotérmico con mando motor o mando rotativo. |

**Accesorios para mecanismo "Débro-lift"**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 4 225 95 | Pletina para el montaje del contacto de señalización ref 0 265 74. |
| 1 | 4 222 30 | Bloque de 6 contactos para DPX³ seccionable (hasta 2 bloques por DPX³). |
| 1 | 0 265 75 | Manivela de desconexión aislada. |
| 1 | 0 265 74 | Contacto de señalización (conectado/desconectado). |
| 1 | 0 263 99 | Juego de 8 conectores. |

## Mandos rotativos

**Directo sobre DPX 1600**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 262 61 | Estándar (color negro). |
| 1 | 0 262 25 | Bloqueo llave mando directo. |

**Prolongado sobre puerta IP55**
Compuesto de: acoplamiento, eje de accionamiento, soporte del eje, accesorios de fijación, dispositivo de bloque de puerta.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 262 83 | Estándar (color gris). |
| 1 | 0 262 84 | Emergencia (color rojo y amarillo). |

**Accesorio de bloqueo**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 262 93 | Bombín y llave plana nº ABA90GEL6149. |
| 1 | 0 262 94 | Bombín y llave estrella nº HBA90GPS6149. |
| 1 | 4 228 04* | Bombín y llave Ronis nº EL43525. |
| 1 | 4 228 05* | Bombín y llave Ronis nº EL46363. |

* Cerraduras con la misma llave.

## Accesorios de instalación

**Tabiques de separación**
Permiten aislar la conexión entre cada polo.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 262 66 | Juego de 3 tabiques. |

**Cubrebornas**

| Emb. | 3P | 4P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 262 64 | 0 262 65 | Juego de 2 cubrebornas precintables. |
| 1 | 4 225 90 | 4 225 91 | Juego de 2 cubrebornas IP20. |

**Bloqueo**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 262 60 | Accesorio para bloquear la maneta en posición abierta, con posibilidad de utilizar un candado. |

## Mandos eléctricos

**Frontal 230 V~/=***

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 261 23 | Para DPX 1600 hasta 1250 A estándar. |
| 1 | 0 261 27 | Para DPX 1600 In = 1600 A estándar. |
| 1 | 0 261 54 | Para DPX 1600 In =1600 A rápido |

**Cerraduras de bloqueo**

| Emb. | Llave plana | Llave estrella | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 261 59 | 0 261 58 | Para mandos eléctricos. |

* Otras tensiones, consultar.

## Accesorios de conexión

**Borna de conexión estándar**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 262 69 | 2 × 240 mm² (rígido) o 2 × 185 mm² (flexible). |

**Borna gran capacidad**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 262 70 | 4 × 240 mm² (rígido) o 4 × 185 mm² (flexible). |

**Prolongador**
Prolongador para la conexión por terminal (pedir 1 unidad por polo).

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 262 67 | Para 630 - 1 250 A (2 barras máx. por polo). |
| 1 | 0 262 68 | Para 1 600 A (3 barras máx. por polo). |

**Adaptador/espaciador**

| Emb. | 3P | 4P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 262 73 | 0 262 74 | Juego de 3 (o 4) barras para incrementar la distancia entre cada polo. |

**Conexión posterior**
Permiten transformar los DPX de conexión anterior en conexión posterior. Admiten conexiones con pletinas o terminales.

| Emb. | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 263 80 | 0 263 82 | Cortas. |
| 1 | 0 263 81 | 0 263 83 | Largas. |

# DPX³ 630 y 1600

## accesorios eléctricos internos y de mando



4 210 11

| Emb. | Ref. | Contactos auxiliares y/o señal de defecto |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 11 | **Para DPX³ / DPX³-I**<br>Contacto inversor 3A - 240 V.<br>Permite señalizar el estado de los contactos o el disparo del magnetotérmico. |

| | | Bobinas de disparo a emisión |
|---|---|---|
| | | **Para DPX³ / DPX³-I** |
| 1 | 4 222 39 | Tensión de la bobina 24 V~ y ⎓. |
| 1 | 4 222 40 | Tensión de la bobina 48 V~ y ⎓. |
| 1 | 4 222 41 | Tensión de la bobina 110 V~ y ⎓. |
| 1 | 4 222 42 | Tensión de la bobina 230 V~ y ⎓. |
| 1 | 4 222 43 | Tensión de la bobina 400 V~ y ⎓. |

| | | Bobinas de disparo de mínima tensión |
|---|---|---|
| | | **Para DPX³ / DPX³-I** |
| 1 | 4 222 44 | Tensión de la bobina 24 V⎓. |
| 1 | 4 222 45 | Tensión de la bobina 24 V~. |
| 1 | 4 222 46 | Tensión de la bobina 48 V⎓. |
| 1 | 4 222 47 | Tensión de la bobina (110 - 125) V~. |
| 1 | 4 222 48 | Tensión de la bobina (220 - 240) V~. |
| 1 | 4 222 49 | Tensión de la bobina (380 - 415) V~. |

| | | Contactores para la gestión de la conmutación automática |
|---|---|---|
| 1 | 4 168 26 | Contactor 2 NA + 2 NC 230 V~. |

**N.º de contactos máximo por aparato DPX-IS**

| | Aparato | Contacto auxiliar CA | CAA | SD | Disparo a emisión de corriente | o | a mínimo de tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin disparo** | DPX-IS 250 | 1 | 2 | – | – | | |
| **Con disparo** | DPX-IS 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

CA = contacto auxiliar
CAA = contacto auxiliar “anticipado”
SD = contacto de apertura por disparo

**N.º de contactos máximo por aparato DPX³**

| Aparato | Contacto auxiliar CA | SD | Disparo a emisión de corriente | o | a mínimo de tensión |
|---|---|---|---|---|---|
| **DPX³ 630** | 2 | 2 | 1 | | |
| **DPX³ 1600** | 3 | 1 | 1 | | |

# relés diferenciales y toroidales

## para interruptores automáticos en caja moldeada



0 260 88



0 260 93



0 260 98

Permite la protección diferencial al asociarlo a interruptores equipados con bobina de disparo.

| Emb. | Ref. | Relé diferencial |
|---|---|---|
| 1 | 0 260 88 | Detectan las corrientes de fallo, y asociado a una bobina de emisión o de mínima tensión, envían la orden de disparo al interruptor.<br>• Equipado con:<br>– Tapa precintable.<br>– Contacto auxiliar.<br>– 1 LED verde indicador de la alimentación.<br>– 3 LED amarillos que indican respectivamente la corriente máxima de defecto de aislamiento entre fase y tierra: 20, 40 y 60 %.<br>– 1 LED rojo que indica en su posición fija, el alcance del valor de la corriente de defecto de aislamiento. En intermitencia significa la no continuidad en el circuito entre los toroides y el relé.<br>• Se asocia a los toroides:<br>- ∅35 mm y 80 mm.<br>Pasos de ajuste de sensibilidad: 0,03 - 0,05 - 0,075 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A.<br>- ∅140 mm y 210 mm.<br>Pasos de ajuste de sensibilidad: 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A.<br>- ∅150 mm.<br>Pasos de ajuste de sensibilidad: 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A - ∅300 mm.<br>Pasos de ajuste de sensibilidad: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A.<br>• Ajuste del tiempo de actuación: 0 - 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 segundos.<br>• Tensión de alimentación 230 V/240 V - 50/60 Hz<br>• Tipo A.<br>Relé diferencial montaje sobre raíl ⎍. 2 módulos. |

| | | Toroidales |
|---|---|---|
| | | Se conectan al relé diferencial ref. 0 260 88. |
| 1 | 0 260 92 | Toroidal ∅35 mm. |
| 1 | 0 260 93 | Toroidal ∅80 mm. |
| 1 | 0 260 94 | Toroidal ∅105 mm. |
| 1 | 0 260 95 | Toroidal ∅140 mm. |
| 1 | 0 260 96 | Toroidal ∅210 mm. |
| 1 | 0 260 97 | Toroidal ∅150 mm abierto. |
| 1 | 0 260 98 | Toroidal ∅300 mm abierto. |


# Selectividad en todas las situaciones

Coordine la protección de modo que un defecto en un circuito solo provoque el disparo de la protección situada a la cabecera de ese circuito.

## La selectividad dinámica

Para una selectividad óptima entre 2 interruptores automáticos electrónicos con 2 niveles de ajuste:

- baja para aplicaciones que no tienen restricciones evidentes de selectividad,
- alta para las situaciones en que los niveles de selectividad exigidos son máximos.





### Funcionamiento

Solo el interruptor automático B se dispara cuando la selectividad está en posición máxima entre A y B y la intensidad de cortocircuito es superior al umbral de selectividad normal. Véase la tabla de la pág. 80

Ejemplo de una selectividad a 2 niveles

## La selectividad lógica

- Para una selectividad en 3 niveles entre varios interruptores automáticos DPX electrónicos, solo se necesita una simple unión filar entre sus tarjetas electrónicas.




### Funcionamiento

Solo se dispara el interruptor automático más próximo al defecto, sin tener en cuenta el ajuste.

### Ventajas

- Rapidez en el tiempo de intervención del interruptor automático
- Selectividad total más allá de 2 niveles

Ejemplo de una selectividad a 3 niveles

# DPX³ 160, 250, 630 y 1600

**alimentación y supervisión**




4 149 48



0 261 56


| Emb. | Ref. | Alimentación auxiliar para DPX/DPX³ |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 83 | Permite la alimentación de las unidades electrónicas de los DPX³ cuando el interruptor está abierto o cuando la corriente que fluye a través de él es insuficiente.<br>Tensión de entrada 24 V~/⎓.<br>2 módulos.<br>Salida 250 mA: permite la alimentación de varios automáticos.<br>Consumo:<br>– DPX³ magnetotérmicos diferenciales: 42 mA.<br>– DPX³ electrónicos: 30 mA.<br>– DPX³ electrónicos con medida: 54 mA.<br>– DPX³ electrónicos diferenciales: 54 mA.<br>– DPX³ electrónicos diferenciales con medida: 54 mA.<br>– DPX electrónico: 30 mA. |
| | | **Supervisión** |
| 1 | 4 210 75 | **Interface de comunicación Modbus en RS485**<br>Permite conectar los DPX³ electrónicos en una red de comunicación Modbus RS485.<br>Todas las informaciones gestionadas por la tarjeta electrónica del interruptor será compartida en la red Modbus.<br>Dimensiones: 2 módulos DIN.<br>Alimentación: 24 V~/⎓.<br>Conexión RS 485 (2 hilos),<br>Dirección, velocidad y codificación modificable con kit configurador. |
| 1 | 0 035 67 | **Alimentador modular**<br>Para BUS/SCS.<br>240 V~ 27 V ⎓ –0,6 A.<br>2 módulos. |
| | | **Servidores web**<br>Permiten la consulta a distancia, mediante un navegador de Internet en un PC, smartphones tipo iPhone o Android, pantallas web, tabletas tipo iPad o Archos, etc., de los valores recogidos en los contadores de energía y las centrales de medida, así como su historial. |
| 1 | 4 149 48 | Para 32 direcciones Modbus o 32 contadores por impulsos. |
| 1 | 4 149 49 | Para 255 direcciones Modbus o 255 contadores por impulsos. |
| | | **Software**<br>Permiten la consulta local, mediante red privada, de los valores recogidos en los contadores de energía y las centrales de medida, así como su historial. |
| 1 | 4 149 38 | Para 32 direcciones Modbus o 32 contadores por impulsos. |
| 1 | 4 149 39 | Para 255 direcciones Modbus o 255 contadores por impulsos. |
| 1 | 0 261 56 | **Pantalla táctil trascuadro**<br>Permite visualizar la información proveniente de los diferentes aparatos de protección: DX³, DPX³, DMX³ o EDMX³.<br>Puede gestionar hasta 9 aparatos.<br>Alimentación: 18 - 30 V ⎓. Conexión IP.<br>Se monta sobre puerta o panel frontal.<br>Dimensiones corte: 92 × 92 mm. |

## Versión fija





| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | 81 | 130 | 115 | 45 | 27 | 62,5 | 110 | 72,5 | 102,5 | 125 | 74 | 100 | 18 |
| 4P | 108 | 130 | 115 | 45 | 27 | 62,5 | 110 | 72,5 | 102,5 | 125 | 74 | 100 | 18 |
| DIF. | 108 | 160 | 145 | 45 | 27 | 62,5 | 140 | 72,5 | 102,5 | 125 | 74 | 100 | 18 |

## Diferencial versión fija





## Versión extraíble





| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | 81 | 208 | 193 | 45 | 27 | 100,5 | 186 | 111,5 | 141,5 | 164 | 122 | 148 |
| 4P | 108 | 238 | 223 | 45 | 27 | 100,5 | 216 | 111,5 | 141,5 | 164 | 122 | 148 |
| DIF. | 108 | 230 | 223 | 45 | 27 | 100,5 | 216 | 111,5 | 141,5 | 164 | 122 | 148 |

## Diferencial versión extraíble




## Versión fija





| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | 105 | 165 | 142,5 | 45 | 35 | 61,5 | 123 | 82,5 | 112,5 | 150 | 74 | 100 | 18 |
| 4P | 140 | 165 | 142,5 | 45 | 35 | 61,5 | 123 | 82,5 | 112,5 | 150 | 74 | 100 | 18 |
| DIF. | 140 | 195 | 172,5 | 45 | 35 | 61,5 | 153 | 82,5 | 112,5 | 150 | 74 | 100 | 18 |

## Diferencial versión fija





## Versión extraíble





| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | 105 | 248 | 225,5 | 45 | 35 | 103 | 206 | 150 | 180 | 217,5 | 122 | 148 |
| 4P | 140 | 278 | 225,5 | 45 | 35 | 103 | 236 | 150 | 180 | 217,5 | 122 | 148 |
| DIF. | 140 | 278 | 225,5 | 45 | 35 | 103 | 236 | 150 | 180 | 217,5 | 122 | 148 |

## Diferencial versión extraíble




## Dimensiones

### Mandos rotativos directos ref. 4 210 00/01/02/03





| | A | B | C | D | E | F | G | H mín | H máx | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 122 | 57 | 155 | 94 | 80,5 | 36,5 | 41,7 | 132 | 361 | 62 | 74 | 45 |
| 160 DIF. | 122 | 57 | 155 | 94 | 93 | 36,5 | 41,7 | 132 | 361 | 62 | 74 | 45 |
| 250 | 122 | 57 | 155 | 94 | 80,5 | 40,5 | 41,7 | 132 | 361 | 62 | 74 | 45 |
| 250 DIF. | 122 | 57 | 155 | 94 | 93 | 40,5 | 41,7 | 132 | 361 | 62 | 74 | 45 |
| 250 ELECT. | 122 | 57 | 155 | 94 | 93 | 40,5 | 41,7 | 132 | 361 | 62 | 74 | 45 |
| 250 ELECT. DIF. | 122 | 57 | 155 | 94 | 93 | 40,5 | 41,7 | 132 | 361 | 62 | 74 | 45 |

### Mando rotativo sobre puerta ref. 4 210 04/05





### Mando motorizado frontal ref. 4 210 61





| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 125 | 54,5 | 154 | 94 | 80,5 | 99 | 45 | 74 |
| 160 DIF. | 125 | 54,5 | 154 | 94 | 93 | 99 | 45 | 74 |
| 250 | 125 | 54,5 | 154 | 94 | 80,5 | 99 | 45 | 74 |
| 250 DIF. | 125 | 54,5 | 154 | 94 | 93 | 99 | 45 | 74 |
| 250 ELECT. | 125 | 54,5 | 154 | 94 | 93 | 99 | 45 | 74 |
| 250 ELECT. DIF. | 125 | 54,5 | 154 | 94 | 93 | 99 | 45 | 74 |

### Conexiones posteriores ref. 4 210 36/37/38/39





| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 115 | 35 | 27 | 21,5 | 79 |
| 160 DIF. | 145 | 35 | 27 | 21,5 | 79 |
| 250 | 142,5 | 36 | 35 | 22,5 | 80 |
| 250 DIF. | 172,5 | 36 | 35 | 22,5 | 80 |

### Espaciadores ref. 4 210 32/33/34/35





| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 35 | 41 | 23 | 33 |
| 160 DIF. | 35 | 41 | 23 | 33 |
| 250 | 48,5 | 55 | 23 | 39 |
| 250 DIF. | 48,5 | 55 | 23 | 39 |


## Versión fija conexión anterior





## Versión fija con bloque diferencial inferior





## Versión seccionable conexión anterior




## Versión seccionable conexión posterior





## Versión seccionable conexión anterior





## Versión seccionable conexión posterior

Conexión por varilla roscada





Conexión por pletina o terminal




## Mando rotativo directo sobre DPX³


**Bornas**




| | A (mm) |
|---|---|
| DPX³ 630 | 390 |
| DPX³ + bloque diferencial inferior | 542 |


## Mando rotativo sobre puerta

Montaje con junta flexible





1. 75 mm sin sistema mecánico.


## Versión fija conexión anterior





## Versión fija conexión posterior





## Versión seccionable conexión posterior




## Bornas





## Mando rotativo directo




## Mando rotativo sobre puerta

Montaje con junta flexible



# DPX³ 160/250

## características técnicas

### Características técnicas (a 40 ºC)

| Automáticos de potencia | | DPX³ 160 magnetotérmico | | | | DPX³ 160 con diferencial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA |
| Corriente nominal In (A) | | 16-25-40-63-80-100-125-160 | | | | 16-25-40-63-80-100-125-160 | | | |
| Tensión asignada de aislamiento (V) | 50-60 Hz | 800 | | | | 600 | | | |
| Tensión asignada de servicio (V) | 50-60 Hz | 690 | | | | 500 | | | |
| | Continua | 500 | | | | 500 | | | |
| Tensión asignada de resistencia a los choques Uimp (kV) | | 8 | | | | 8 | | | |
| Categoría de empleo | | A | | | | A | | | |
| Poder de corte último (kA) CA | 220/240 V± | 25 | 35 | 50 | 65 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| | 380/415 V± | 16 | 25 | 36 | 50 | 16 | 25 | 36 | 50 |
| | 440 V± | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 18 | 25 | 30 |
| | 480/500 V± | 8 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| | 690 V± | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Poder de corte último (kA) CC | 125 V=(1) | 32 | 50 | 60 | 80 | 32 | 50 | 60 | 80 |
| | 250 V=(1) | 16 | 25 | 30 | 40 | 16 | 25 | 30 | 40 |
| | 400 V=(2) | 16 | 25 | 30 | 40 | 16 | 25 | 30 | 40 |
| | 500 V=(2) | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 | 25 | 35 |
| Poder de corte de servicio Ics (% Icu) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Poder de cierre en cortocircuito Icm (kA) | 415 V± | 32 | 52,5 | 75,6 | 105 | 32 | 52,5 | 75,6 | 105 |
| Poder de cierre en 1 polo Isu (kA) Para régimen de neutro IT | 220/240 V± | 6,25 | 8,75 | 12,5 | 16,3 | 6,25 | 8,75 | 12,5 | 16,3 |
| | 380/415 V± | 4 | 6,25 | 9 | 12,5 | 4 | 6,25 | 9 | 12,5 |
| | 440 V± | 2,5 | 4,5 | 6,25 | 7,5 | 2,5 | 4,5 | 6,25 | 7,5 |
| | 480/500 V± | 2 | 2,5 | 3 | 3,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,75 |
| | 690 V± | 1,25 | 1,25 | 2 | 2,5 | 1,25 | 1,25 | 2 | 2,5 |

| Automáticos de potencia | | DPX³ 250 magnetotérmico | | | | DPX³ 250 electrónico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 70 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 70 kA |
| Corriente nominal In (A) | | 100-160-200-250 | | | | 40-100-160-250 | | | |
| Tensión asignada de aislamiento (V) | 50-60 Hz | 800 (con diferencial integrado: 500) | | | | 800 (con diferencial integrado: 600) | | | |
| Tensión asignada de servicio (V) | 50-60 Hz | 690 (con diferencial integrado: 500) | | | | 690 (con diferencial integrado: 500) | | | |
| | Continua | 500 | | | | 500 | | | |
| Tensión asignada de resistencia a los choques Uimp (kV) | | 8 | | | | 8 | | | |
| Categoría de empleo | | A | | | | A | | | |
| Poder de corte último (kA) CA | 220/240 V± | 40 | 60 | 80 | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| | 380/415 V± | 25 | 36 | 50 | 70 | 25 | 36 | 50 | 70 |
| | 440 V± | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| | 480/500 V± | 10 | 25 | 30 | 40 | 10 | 25 | 30 | 40 |
| | 690 V± | 8 | 16 | 18 | 20 | 8 | 16 | - | 20 |
| Poder de corte último (kA) CC | 125 V=(1) | 50 | 72 | 80 | 90 | 50 | 72 | 80 | 90 |
| | 250 V=(1) | 25 | 36 | 40 | 45 | 25 | 36 | 40 | 45 |
| | 400 V=(2) | 30 | 45 | 50 | 55 | 30 | 45 | 50 | 55 |
| | 500 V=(2) | 25 | 36 | 40 | 45 | 25 | 36 | 40 | 45 |
| Poder de corte de servicio Ics (% Icu) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Poder de cierre en 1 polo Isu (kA) Para régimen de neutro IT | 220/240 V± | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| | 380/415 V± | 6,25 | 9 | 12,5 | 17,5 | 6,25 | 9 | 12,5 | 17,5 |
| | 440 V± | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| | 480/500 V± | 2,5 | 6,25 | 7,5 | 10 | 2,5 | 6,25 | 7,5 | 10 |
| | 690 V± | 2 | 4 | 4,5 | 5 | - | - | - | - |

### Desclasificación por temperatura ambiente

**DPX³ 160**

| In (A) | Temperatura (C) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -25 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 16 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 25 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| 40 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | 47 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 63 | 88 | 87 | 84 | 83 | 81 | 76 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| 80 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 97 | 87 | 84 | 80 | 78 | 75 | 72 |
| 100 | 135 | 133 | 130 | 123 | 115 | 108 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |
| 125 | 160 | 158 | 155 | 153 | 150 | 138 | 125 | 125 | 125 | 118 | 112 | 105 |
| 160 | 224 | 221 | 214 | 210 | 205 | 192 | 176 | 168 | 160 | 152 | 145 | 139 |

**DPX³ 250**


| In (A) | Temperatura (C) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -25 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 40 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 100 | 135 | 132 | 128 | 126 | 123 | 120 | 112 | 102 | 100 | 94 | 90 | 84 |
| 160 | 216 | 211 | 205 | 201 | 197 | 192 | 179 | 163 | 160 | 151 | 143 | 134 |
| 200 | 270 | 264 | 256 | 251 | 246 | 240 | 224 | 203 | 200 | 189 | 179 | 168 |
| 250 | 338 | 330 | 320 | 314 | 308 | 300 | 280 | 254 | 250 | 236 | 224 | 210 |

1: 2 polos en serie
2: 3 polos en serie

### Desclasificación por altitud


| Altitud (m) | | 2000 | 3000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|
| Corriente asignada (A) | | 1 × In | 0.96 × In | 0.93 × In |
| Tensión asignada (V) | DPX³ sin dif. | 690 | 690 | 550 |
| | DPX³ con dif. | 500 | 500 | 400 |

## Curvas de funcionamiento DPX³ 160 magnetotérmico





t: tiempo
I: corriente real
Ir: protección térmica contra sobrecargas (ajuste: Ir = x In)
Curva n°1: zona de disparo en frío
Curva n°2: zona de disparo en caliente

## Curvas de funcionamiento DPX³ 250 magnetotérmico





t: tiempo
I: corriente real
Ir: protección térmica contra sobrecargas (ajuste: Ir = x In)
Curva n°1: zona de disparo en frío
Curva n°2: zona de disparo en caliente

## Curvas de funcionamiento DPX³ 160 magnetotérmico con diferencial integrado




t: tiempo
I: corriente real
Ir: protección térmica contra sobrecargas (ajuste: Ir = x In)
Curva n°1: zona de disparo en frío
Curva n°2: zona de disparo en caliente


## Curvas de funcionamiento DPX³ 250 magnetotérmico con diferencial integrado




t: tiempo
I: corriente real
Ir: protección térmica contra sobrecargas (ajuste: Ir = x In)

# DPX³ 160/250
## características técnicas

### Curvas de funcionamiento DPX³ 250 electrónico




### Ajuste del DPX³ magnetotérmico

| | DPX³ magneto-térmico | DPX³ con diferencial integrado |
|---|---|---|
| **Umbral de disparo por sobrecarga** | 0,4 a 1 In | 0,4 a 1 In |
| **Umbral de disparo por cortocircuito** | fijo: 10 In(1) | fijo: 10 In(1) |
| **$I_{\Delta n}$ (A)** | - | 0,03 - 0,03 - 1 - 3 |
| **Δt (s)** | - | 0 - 0,3 - 1 - 3 |


1: 400 A para DPX³ 160 In 16 A y 25 A

### Ajuste del DPX³ electrónico

| | DPX³ y DPX³ con diferencial integrado |
|---|---|
| **Umbral de disparo por sobrecarga (retardo largo)** | 0.4 a 1 In |
| **Temporización del disparo de retardo largo (sobrecarga)** | 3 - 5 - 10 - 15s |
| **Umbral de disparo por cortocircuito (retardo corto)** | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x Ir |
| **Temporización del disparo de retardo corto (cortocircuitos)** | 0,01 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 s |
| **Ig** | (0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - OFF) x In |
| **tg** | 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1s |


# DPX³ 630/1600
## características técnicas

### Curva de disparo de un interruptor automático DPX³ magnetotérmico




I: corriente real.
Ir: protección térmica contra sobrecargas (ajuste: Ir = x In).
Im: protección magnética contra cortocircuitos (ajuste: Im = x In).
Teniendo en cuenta que la abscisa de las curvas expresa la relación I/Ir, la modificación del ajuste de Ir no cambia la representación gráfica de la activación térmica. En contrapartida, el ajuste magnético es directamente legible (de 3,5 a 10 en el ejemplo).

## Curva de disparo de un DPX³ electrónico S2, regulaciones Ir, Isd, tr y tsd




I: corriente real.
Ir: protección de retardo largo contra sobrecargas (regulable: Ir = x In).
tr: tiempo de intervención de la protección de retardo largo (regulable de 5 a 30 s).
Isd: protección de retardo corto contra cortocircuitos (regulable: Isd = x Ir, entre 1,5 y 10 Ir en el ejemplo).
tsd: tiempo de intervención de la protección de retardo corto (regulable de 0 a 0,3 s).
I²t: constante (ajustable en tsd).
If: protección instantánea de umbral fijo (4 a 20 kA según el modelo).

## Ajuste del DPX³ magnetotérmico

| | DPX³ 630 | DPX³ 1600 |
|---|---|---|
| **Ir: umbral de disparo por sobrecarga (térmico)** | 0,8 a 1 In | 0.8 a 1 In |
| **Im: umbral de disparo por cortocircuito (magnético)** | 5 a 10 In | 5 a 10 In |

## Ajuste del DPX³ electrónico

| | DPX³ 630 / 1600 S2 |
|---|---|
| **Ir: umbral de disparo por sobrecarga (retardo largo)** | (0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1) x In |
| **tr: temporización del disparo de retardo largo (sobrecarga)** | 5 - 10 - 20 - 30 s (a 6 Ir) |
| **Isd: umbral de disparo por cortocircuito (retardo corto)** | (1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10) x Ir(1) |
| **tsd: temporización del disparo de retardo corto (cortocircuitos)** | 0 - 0,1 - 0.2 - 0,3 s |

1: 7,9 Ir para DPX³ 630 In 630 A

# DPX³/DPX³ magnetotérmicos

**tablas de selectividad**

## Límites de selectividad (valores medios en kA)

**Automáticos aguas arriba magnetotérmicos**

| Automáticos aguas abajo[1] | In (A) | DPX³ 160 16, 25, 36 y 50 kA | | | | | | DPX³ 250 MT 16, 36, 50 y 70 kA | | | | DPX³ 630 MT 36, 70 y 100 kA | | | | DPX³ 1600 50 y 70 kA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| DPX³ 160 16, 25, 36 y 50 kA | 16 | - | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 25 | - | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 40 | - | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 63 | - | - | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 80 | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,6 | - | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 100 | - | - | - | - | 1,25 | 1,6 | - | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 125 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DPX³ 160 MS 16 y 25 kA | 16 | - | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 25 | - | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 50 | - | - | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 63 | - | - | - | - | 1,25 | 1,6 | - | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DPX³ 250 MT 25, 36, 50 y 70 kA | 100 | - | - | - | - | 1,25 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DPX³ 250 Elec Sel = Low 25, 36, 50 y 70 kA | 40 | - | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | - | - | - | - | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 100 | - | - | - | - | 1,25 | 1,6 | - | - | - | - | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DPX³ 250 MS 36 y 70 kA | 100 | - | - | - | - | 1,25 | 1,6 | - | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DPX³ 630 MT 36, 70 y 100 kA | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 |
| DPX³ 630 Elec Sel = Low 36 y 70 kA | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
| | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
| | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12,5 |
| DPX³ 630 MS Sel = Low 36 y 70 kA | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
| | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
| DPX³ 1600 50 y 70 kA | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12,5 |
| | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12,5 |
| | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 |
| | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Los valores de selectividad se pueden modificar sin previo aviso, Consulte la guía Legrand "Coordinación entre los dispositivos de protección" en el catálogo electrónico.

Descargar la aplicación XL Pro Tool Selectividad Coordinación

1: Interruptor electrónico aguas abajo: el selector debe estar en posición baja (low)

# DPX³/DPX³ electrónicos

## tablas de selectividad

### Selectividad alta aguas arriba (valores medios en kA)

**Automático electrónico aguas arriba (selector en posición "High")**

| Automático aguas abajo(1) | Icu(kA) | In(A) | DPX³ 250 electrónico Sel = High 25, 36, 50 y 70 kA | | | | DPX³ 630 electrónico Sel = High 36 y 70 kA | | | DPX³ 1600 electrónico Sel = High 50 y 70 kA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| DPX³ 160 | 16, 25 y 36 kA | 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 63 a 160 | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 50 kA | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T | T | T | T |
| | | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T | T | T | T |
| | | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T | T | T | T |
| | | 63 a 160 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T | T | T | T |
| DPX³ 160 magnético solo | 16 y 25 kA | 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 50 | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 63 | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX³ 250 magnetotérmico | 25 | 100 | - | 16 | 16 | 16 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 16 | 16 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 16 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 16 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 36 kA | 100 | - | 25 | 25 | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 25 | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 50 kA | 100 | - | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | T | T | T | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 25 | 36 | 36 | 36 | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 25 | 36 | 36 | 36 | T | T | T | T | T |
| | 70 kA | 100 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 160 | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| DPX³ 250 electrónico Sel = Low | 25 y 36 kA | 40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 100 | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 50 y 70 kA | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | T | T |
| | | 100 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | T | T |
| | | 160 | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | T | T |
| DPX³ 250 magnético solo | 36 kA | 100 | - | 25 | 25 | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 25 | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 25 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 25 | - | T | T | T | T | T | T | T |
| | 70 kA | 100 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 160 | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 36 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| DPX³ 630 magnetotérmico | 36 kA | 320 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | T | T | T | T | T |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | T | T | T | T | T |
| | | 500 | - | - | - | - | - | - | 25 | T | T | T | T | T |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 25 | T | T | T | T | T |
| | 70 kA | 320 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | T | T | T | 50 | 50 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | T | T | T | 50 | 50 |
| | | 500 | - | - | - | - | - | - | 25 | T | T | T | 50 | 50 |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 25 | T | T | T | 50 | 50 |
| | 100 kA | 320 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| | | 500 | - | - | - | - | - | - | 25 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 25 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| DPX³ 630 electrónico Sel = Low | 36 kA | 250 | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | T | T | T | T | T |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | T | T | T | T | T |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 16 | T | T | T | T | T |
| | 70 kA | 250 | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| DPX³ 630 electrónico magnético solo Sel = Low | 36 y 70 kA | 320 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | T | T | T | T | T |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | T | T | T | T | T |
| | 36 y 70 kA | 320 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| DPX³ 1600 magnetotérmico | 50 y 70 kA | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | T | T | T | T |
| | | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T | T | T |
| | | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T | T |
| | | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T | T |
| DPX³ 1600 electrónico Sel = Low | 50 y 70 kA | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
| | | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| | | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| | | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |

Los valores de selectividad se pueden modificar sin previo aviso, Consulte la guía Legrand "Coordinación entre los dispositivos de protección" en el catálogo electrónico.

1: En los interruptores electrónicos aguas abajo, el selector debe estar en posición baja. Posibilidad de tener la selectividad lógica (ver esquema p. 45).

# DPX³/DPX³ electrónicos

## tablas de selectividad

### Selectividad baja aguas arriba (valores medios en kA)

**Automáticos electrónicos aguas abajo (selector en posición "Low")**

| Automáticos aguas abajo(1) | Icu(kA) | In(A) | DPX³ 250 electrónico Sel = Low 25, 36, 50 y 70 kA | | | | DPX³ 630 electrónico Sel = Low 36 y 70 kA | | | DPX³ 1600 electrónico Sel = Low 50 y 70 kA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| DPX³ 160 | 16, 25 y 36 kA | 16 | 0,4 | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 25 | 0,4 | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 40 | - | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 63 a 160 | - | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | 50 kA | 16 | 0,4 | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 25 | 0,4 | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 40 | - | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 63 y 80 | - | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 100 y 125 | - | - | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| | | 160 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | T | T |
| DPX³ 160 magnético solo | 16 y 25 kA | 16 | - | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 25 | - | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 50 | - | 1 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 63 | - | - | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| DPX³ 250 magnetotérmico | 25 | 100 | - | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 1,3 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | 36 kA | 100 | - | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 1,3 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | 50 kA | 100 | - | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 1,3 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | 70 kA | 100 | - | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 160 | - | - | 1,3 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 200 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 250 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| DPX³ 250 electrónico Sel = Low | 25 y 36 kA | 40 | 0,32 | 1 | 1,6 | 2,5 | 8 | 8 | 8 | T | T | T | T | T |
| | | 100 | - | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 1,3 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | 50 y 70 kA | 40 | 0,32 | 1 | 1,6 | 2,5 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 100 | - | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 160 | - | - | 1,3 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 250 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| DPX³ 250 magnético solo | 36 kA | 100 | - | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 160 | - | - | 1,3 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 200 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | | 250 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6,3 | T | T | T | T | T |
| | 70 kA | 100 | - | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 160 | - | - | 1,3 | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 200 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 250 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6,3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| DPX³ 630 magnetotérmico | 36 kA | 320 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 6 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 500 | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 70 kA | 320 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 6 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| | | 500 | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| | 100 kA | 320 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 6 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| | | 500 | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| DPX³ 630 electrónico Sel = Low | 36 kA | 250 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | T | T |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 3,2 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | T | T |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 20 | 20 | T | T |
| | 70 kA | 250 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 3,2 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 |
| | | 630 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 |
| DPX³ 630 electrónico magnético solo Sel = Low | 36 y 70 kA | 320 | - | - | - | - | - | 4 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | T | T |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 3,2 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | T | T |
| | 36 y 70 kA | 320 | - | - | - | - | - | 4 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 |
| | | 400 | - | - | - | - | - | 3,2 | 6,3 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 |
| DPX³ 1600 magnetotérmico | 50 y 70 kA | 630 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| | | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 |
| | | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| | | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| DPX³ 1600 electrónico Sel = Low | 50 y 70 kA | 630 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| | | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 |
| | | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| | | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| | | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |

Los valores de selectividad se pueden modificar sin previo aviso, Consulte la guía Legrand "Coordinación entre los dispositivos de protección" en el catálogo electrónico.

1: Interruptor electrónico aguas abajo: el selector debe estar en posición baja

Descargue la aplicación XL Pro Tool Selectividad Coordinación en **www.legrand.es**

# equipamientos para inversores de redes



4 226 82



4 226 83



4 226 86

Permiten accionar los inversores de redes, gestionar el encendido/apagado de un generador, controlar las redes mono, bi y trifásicas; así como las tensiones fase-fase y fase-neutro.
Para interruptores de potencia DPX[3] y DMX[3] y contactores CTX[3].

| Emb. | Ref. | Unidad de automatismo estándar |
|---|---|---|
| 1 | 4 226 80 | Para la gestión estándar de dos interruptores<br>6 entradas digitales programables y 6 salidas de relé programables.<br>Pantalla digital.<br>Alimentación 12...48 Vcc; IP54. |

| | | Unidades de automatismo configurables |
|---|---|---|
| 1 | 4 226 82[1] | Para la gestión avanzada de dos interruptores<br>6 entradas digitales programables y 7 salidas de relé programables.<br>Puede equipararse con un máximo de 2 de los módulos extraíbles siguientes:<br>– módulos de extensión ref. 4 226 90/91/92<br>– interfaz de comunicación RS485 opto aislada ref. 4 226 89.<br>Pantalla LCD.<br>Puerto de comunicación IR en el frontal, para la conexión de módulos USB o WIFI ref. 4 226 87/88<br>Puede configurarse por medio de los pulsadores del frontal o del software Legrand específico.<br>Alimentación 12...24 Vcc; 110-240 Vca; IP40. |
| 1 | 4 226 83[1] | Para la gestión avanzada de tres interruptores<br>8 entradas digitales programables y 7 salidas de relé programables.<br>Puede equipararse con un máximo de 3 módulos de extensión extraíbles ref. 4 226 90/91/92.<br>Interfaz de comunicación RS485 opto aislada integrada.<br>Pantalla LCD.<br>Puerto de comunicación IR en el frontal, para la conexión de módulos USB o WIFI ref. 4 226 87/88<br>Puede configurarse por medio de los pulsadores del frontal o del software Legrand específico.<br>Alimentación 12...24 Vcc; 110-240 Vca; IP65 |
| | A consultar | Para la gestión avanzada de 3 fuentes a 5 interruptores. 12 entadas digitales programables y 11 salidas de relé programables.<br>Puede equiparse con un máximo de 3 módulos extraíbles ref. 422690/91/92.<br>Interfaz de comunicación RS485 opto aislada integrada.<br>Pantalla LCD.<br>Puerto de comunicación IR en el frontal, para la conexión de módulos USB o WIFI ref. 422687/88.<br>Puede configurarse por medio de los pulsadores en el frontal o del software Legrand específico.<br>Alimentación: 12 - 24 -48 Vcc;100 -240 V∿; IP65. |

| | | Módulo para doble alimentación |
|---|---|---|
| 1 | 4 226 86 | El módulo para doble alimentación mide y controla dos tensiones de alimentación en sus entradas (monofásicas, 230 Vca) y selecciona la tensión más apta para la alimentación de los circuitos auxiliares.<br>Equipado con 1 contacto de alarma, por si no se pudiera seleccionar ninguna tensión de alimentación dentro de los límites. |

| | | Módulos de expansión |
|---|---|---|
| 1 | 4 226 89 | Interfaz RS485 opto aislada. |
| 1 | 4 226 90 | 4 salidas estáticas opto aisladas. |
| 1 | 4 226 91 | 2 salidas de relé; corriente y tensión asignadas: 5A, 250 Vca. |
| 1 | 4 226 92 | 2 entradas digitales opto aisladas y 2 salidas de relé: corriente y tensión asignadas: 5A, 250 Vca. |

| | | Accesorios |
|---|---|---|
| 1 | 4 226 87[1] | Conector frontal USB para la programación de las unidades de control o la descarga del informe de eventos por medio de un PC (equipado con el software Legrand específico). |
| 1 | 4 226 88[1] | Conector frontal WiFi para la programación de las unidades de control o la descarga del informe de eventos por medio de un PC, un Smartphone o una tableta (equipados con el software Legrand específico). |

1. Software de programación disponible para descarga en el catálogo electrónico. Aplicación para Smartphone y tableta disponible en la Apple Store y en Google Play.

# interruptores-seccionadores y portafusibles

## DX-IS corte aparente pág. 83


4 065 44

| Calibre (A) | Con disparo | | | Sin disparo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bipolar | Tetrapolar | Unipolar | Bipolar | Tripolar | Tetrapolar |
| 20 | | | 4 064 01 | 4 064 32 | 4 064 57 | 4 064 77 |
| 32 | | | 4 064 03 | 4 064 34 | 4 064 59 | 4 064 79 |
| 40 | 4 065 27 | 4 065 43 | | | | |
| 63 | 4 065 28 | 4 065 44 | | 4 064 41 | 4 064 61 | 4 064 81 |
| 100 | | 4 065 46 | | 4 064 49 | 4 064 69 | 4 064 89 |
| 125 | | 4 065 47 | | 4 064 50 | 4 064 70 | 4 064 90 |

## Vistop corte visible pág. 78


0 225 15

| Calibre (A) | Mando frontal | | Mando lateral | |
|---|---|---|---|---|
| | 3P | 4P | 3P | 4P |
| 32[1] | | | 0 225 05 | 0 225 07 |
| 63[2] | 0 225 12 | 0 225 15 | 0 225 16 | 0 225 18 |
| 125[2] | 0 225 34 | 0 225 39 | 0 225 44 | 0 225 46 |
| 160[2] | 0 225 51 | 0 225 53 | 0 225 54 | 0 225 56 |

## DPX-IS corte visible págs. 79 a 81


0 266 13

| Calibre (A) | Mando frontal | | Mando lateral dcho. | |
|---|---|---|---|---|
| | 3P | 4P | 3P | 4P |
| 63 | | | | |
| 100 | | | | |
| 160 | 0 266 02 | 0 266 06 | 0 266 12 | 0 266 16 |
| 250 | 0 266 03 | 0 266 07 | 0 266 13 | 0 266 17 |
| 400 | 0 266 60 | 0 266 62 | 0 266 64 | 0 266 66 |
| 630 | 0 266 61 | 0 266 63 | 0 266 65 | 0 266 67 |

## DPX³-I corte aparente pág. 82


4 201 99

| Calibre (A) | Tipo | 3P | 4P | 4P diferencial |
|---|---|---|---|---|
| 160 | DPX³-I 160 | 4 201 98 | 4 201 99 | 4 201 97[3] |
| 250 | DPX³-I 250 | 4 202 99 | 4 203 00 | 4 202 98[3] |
| 400 | DPX³-I 630 | 4 222 16 | 4 222 18 | |
| 630 | DPX³-I 630 | 4 222 17 | 4 222 19 | |
| 800 | DPX³-I 1.600 | 4 224 91 | 4 224 95 | |
| 1250 | DPX³-I 1.600 | 4 224 92 | 4 224 96 | |
| 1600 | DPX³-I 1.600 | 4 224 93 | 4 224 97 | |

## Portafusibles SP pág. 84


0 214 02

| Fusible | Unipolar | Unipolar + Neutro | Tripolar | Tripolar + Neutro |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 38 | 0 214 01 | 0 214 02 | 0 214 04 | 0 214 05 |
| 14 × 51 | 0 215 01 | 0 215 02 | 0 215 04 | 0 215 05 |
| 22 × 58 | 0 216 01 | – | 0 216 04 | 0 216 05 |

1. 2 polos.
2. Mando lateral reversible derecha/izquierda.
3. Sensibilidad regulable 0,03-0,3-1-3 A. Tiempo de desconexión regulable 0-0,3-1-3 s.

# interruptores-seccionadores Vistop

## 32 a 160 A de corte visible en carga



0 225 53




0 225 56

Conforme a la normas UNE-EN 60947-3.
CEI 60947-3, BS 5419, VDE 0660 (Certificado Bureau Veritas).
Interruptor de seguridad, asegura el corte en carga por seccionamiento visible de los contactos en cara frontal (salvo 32 A).
Portaetiquetas incorporado (salvo 32 A).
Doble corte y conexión bruscos de las fases por contactos autolimpiantes.
Bloqueo de maneta por candado en posición abierto.


| Emb. | Ref. Mando frontal | Ref. Mando lateral | 2 versiones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Mando lateral**<br>• Directo.<br>• Exterior: suministrado con accesorio de mando exterior, juntas, tornillería y eje de prolongación de 30 a 170 mm.<br><br>**Mando frontal**<br>• Directo.<br>• Exterior (salvo 32 A): opcional con posibilidad de mando sobre puerta ref. 0 227 32. | | | |
| | | | **32 A - Fijación por tornillos o sobre perfil** ⌙ | Conexión | Módulos de 17,5 mm Empuñadura lateral desmontada | |
| 1 | | 0 225 05 | 3P | Por bornas | 4 | 3,5 |
| 1 | | 0 225 07 | 4P | 16 mm² | 5 | 4,5 |
| | | | **63 A - Fijación por tornillos o sobre perfil** ⌙ | | | |
| 1 | 0 225 12 | 0 225 16 | 3P | Por bornas | 7 | 7 |
| 1 | 0 225 15 | 0 225 18 | 4P | 50 mm² | 7 | 7 |
| | | | **125 A - Fijación por tornillos o sobre perfil** ⌙ | | | |
| 1 | 0 225 34 | 0 225 44 | 3P | Por bornas | 7,5 | 7,5 |
| 1 | 0 225 39 | 0 225 46 | 4P | 70 mm² | 9 | 9 |
| | | | **160 A - Fijación por tornillos o sobre perfil** ⌙ | | | |
| 1 | 0 225 51 | 0 225 54 | 3P | Por bornas | 7,5 | 7,5 |
| 1 | 0 225 53 | 0 225 56 | 4P | 70 mm² | 9 | 9 |

| Emb. | Ref. | Mando frontal exterior para puerta* |
|---|---|---|
| | | Este conjunto contiene: eje, soporte de eje accesorios de fijación y dispositivo de bloqueo que impide la apertura de la puerta con circuito cerrado en un vistop con mando frontal. |



| | | Para interruptores | Distancia puerta (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 227 32 | 63, 125 A y 160 A | 35 a 465 |

**Contacto auxiliar de precorte y de señalización (NA + NC)**
Se fija al lado de la empuñadura.
Suministrados con tornillos de fijación.



| | | Conexiones | Para Interruptores | Potencia del contacto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 227 04 | 63,125 A y 160 A | 5 A 250 V | Ter. 2,58 mm |

* Se suministra con una junta que mantiene el IP de la envolvente hasta un valor máximo de IP 55.

# interruptores-seccionadores DPX-IS 250

**63 a 250 A**



0 266 07



0 266 17



0 262 39

Garantizan el corte en carga por seccionamiento visible y acción positiva de los contactos.
Función de bloqueo por candados integrada en la empuñadura.
Conexión por bornas prisioneras. Conformes con la norma CEI 60947-3.
Clase de utilización AC 23 A.
Fijación sobre perfil en ⊔ EN 50022.

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | DPX-IS |
|---|---|---|---|
| | | | **Mando frontal** |
| 1 | 0 266 02 | 0 266 06 | 160 A |
| 1 | 0 266 03 | 0 266 07 | 250 A |
| | | | **Mando lateral derecho** |
| 1 | 0 266 12 | 0 266 16 | 160 A |
| 1 | 0 266 13 | 0 266 17 | 250 A |

| Emb. | Ref. | Contacto auxiliar |
|---|---|---|
| | | Permite señalizar el estado de los contactos. |
| 1 | 0 261 60 | Contacto inversor 3A-240 V. |

| Emb. | Ref. | Accesorios de montaje |
|---|---|---|
| | | **Mando frontal de emergencia**<br>Se montan en lugar de los mandos estándar y en su misma posición. |
| 1 | 0 266 89 | Mando frontal y lateral derecho (rojo/amarillo). |
| | | **Kits para mando sobre puerta IP 55**<br>Conjunto que incluye:<br>– Varillaje.<br>– Soporte de eje.<br>– Plantilla de taladrado autoadhesiva.<br>– Accesorios de fijación: junta de mantenimiento del IP 55 y bloqueo de puerta en posición de circuito cerrado. |
| 1 | 0 266 86 | Para aparato con mando frontal y lateral. |
| 1 | 0 266 87[1] | Para aparato con mando frontal y lateral de urgencia (rojo/amarillo). |
| | | **Montaje sobre perfil en** ⊔ |
| 1 | 0 262 39 | Pletina para montaje sobre perfil ⊔. |
| 1 | 4 052 26 | Elevador para aparatos modulares.<br>Se adapta al perfil ⊔ para permitir su instalación conjunta en una misma fila con el DPX-IS 250. |
| | | **Cubrebornas** |
| 1 | 0 262 87 | Juego de 2 cubrebornas. |


| Emb. | Ref. | Accesorios de conexión |
|---|---|---|
| | | **Bornas de conexión** |
| 1 | 0 262 88 | Juego de 4 bornas para cables de 185 $mm^2$ (rígido) o de 150 $mm^2$ (flexible). |
| | | **Espaciadores** |
| 1 | 0 273 22 | Juego de 3 (o 4) barras para incrementar la distancia entre cada polo a ser conectado. |

## Características técnicas


| Intensidad | | 160 A | 250 A |
|---|---|---|---|
| Conexión | Cu flexible | 150 mm² | |
| | Cu rígido / Alu | 185 mm² | |
| Barra de cobre/terminal redondo | | Anchura máx. 28 mm | |
| Tensión nominal (Ue) | | 690 V~ - 250 V⎓ | |
| Tensión de aislamiento (Ui) | | 800 V~ | |
| Tensión de resistencia a los choques (Uimp) | | 8 kV~ | |
| AC 23 A | 415 V~ | 160 A | 250 A |
| | 690 V~ | 160 A | 200 A |
| AC 22 A | 690 V~ | 160 A | 250 A |
| I admisible Is (Icw) | | 12 kA eficaces | |
| I admisible con fusible (kA eficaces) (Icc) | | 100 kA | |
| Calibre máx. fusible gG | | 160 A | 250 A |
| Calibre máx. fusible aM | | 160 A | 160 A |
| Capacidad de cierre en cortocircuito (kA pico presumible) (Icm) | | 40 kA | 40 kA |
| Resistencia | mecánica | 25000 maniobras | |
| | eléctrica (AC 23 400 V~) | 2500 maniobras | |
| Índice de protección | | IP 20 en pared | |

## Dimensiones 3P y 4P


### Mando frontal





### Mando lateral derecho




### Montado sobre perfil ⊔





### Con cubrebornas




## Montaje

### Montaje sobre perfil con pletina (montaje en XL³ 400, 800 y 4000)



# interruptores-seccionadores DPX-IS 630

**400 a 630 A**



0 266 62



0 262 50



0 262 51

Garantizan el corte en carga por seccionamiento visible y acción positiva de los contactos. Función de bloqueo por candados integrada en la empuñadura. Conexión por bornas prisioneras. Conformes con la norma CEI 60947-3. Clase de utilización AC 23 A.

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | DPX-IS |
|---|---|---|---|
| | | | **Mando frontal** |
| 1 | 0 266 60 | 0 266 62 | 400 A |
| 1 | 0 266 61 | 0 266 63 | 630 A |
| | | | **Mando lateral derecho** |
| 1 | 0 266 64 | 0 266 66 | 400 A |
| 1 | 0 266 65 | 0 266 67 | 630 A |

## Accesorios de montaje

| | | |
|---|---|---|
| | | **Mando frontal de emergencia** |
| 1 | 0 266 89 | Se montan en lugar de los mandos estándar y en su misma posición Mando frontal y lateral derecho (rojo/amarillo). |
| | | **Kit para mando sobre puerta IP 55** Conjunto que incluye: – Varillaje. – Soporte de eje. – Plantilla de taladrado autoadhesiva. – Accesorios de fijación: junta de mantenimiento del IP 55 y bloqueo de puerta en posición de circuito cerrado. |
| 1 | 0 266 86 | Para aparato con mando frontal y lateral. |
| 1 | 0 266 87[1] | Para aparato con mando frontal y lateral de urgencia rojo/amarillo. |
| | | **Cubrebornas** |
| 1 | 0 262 45 | Juego de 2 cubrebornas. |
| | | **Cerradura de bloqueo** Permite bloquear el aparato en posición abierta. |
| 1 | 0 266 97 | Ronis. |

## Contacto auxiliar

| | | |
|---|---|---|
| | | Permite señalizar el estados de los contactos. |
| 1 | 0 261 60 | Contacto inversor 3A-240 V. |

## Accesorios de conexión

| | | |
|---|---|---|
| | | **Bornas de conexión** Juego de 4 bornas. |
| 1 | 0 262 50 | Para cables 300 mm² (rígido) o 240 mm² (flexible). |
| 1 | 0 262 51 | Para cables de 300 mm² (rígido) o 200 mm² (flexible). |
| | | **Espaciadores** Juego de 3 (o 4) barras para incrementar la distancia entre cada polo. |
| 1 | 0 262 48 | 3P |
| 1 | 0 262 49 | 4P |
| | | **Conexión posterior** Juego de tomas posteriores roscadas. |
| 1 | 0 263 50 | 3P |
| 1 | 0 263 51 | 4P |
| | | Juego de tomas posteriores planas orientables. |
| 1 | 0 263 52 | 3P |
| 1 | 0 263 53 | 4P |

1. Debe pedirse junto con la ref. 0 266 89

interruptores-seccionadores DPX-IS 630


**400 a 630 A**
**características técnicas**

## Características técnicas


| Intensidad | | 400 A | 630 A |
|---|---|---|---|
| Conexión | Cu flexible | 1 × 240 o 2 × 185 mm² | |
| | Cu rígido / Alu | 1 × 300 o 2 × 240 mm² | |
| Barra de cobre/terminal redondo | | Anchura máx. 32 mm | |
| Tensión nominal (Ue) | | 690 V~ | |
| Tensión de aislamiento (Ui) | | 800 V~ | |
| Tensión de resistencia a los choques (Uimp) | | 8 kV~ | |
| AC 23 A | 415 V~ | 400 A | 630 A |
| | 500 V~ | 400 A | 630 A |
| | 690 V~ | 400 A | 630 A |
| AC 22 A | 690 V~ | 400 A | 630 A |
| DC 23A | 250 V= | 400 A | 630 A |
| I admisible Is (Icw) | | 20 kA eficaces | |
| I admisible con fusible (kA eficaces) (Icc) | | 100 kA | |
| Calibre máx. fusible | gG | 400 A | 630 A |
| | aM | 400 A | 630 A |
| Capacidad de cierre en cortocircuito (kA pico presumible) (Icm) | | 40 kA | |
| Resistencia | mecánica | 15000 maniobras | |
| | eléctrica (AC 23 400 V~) (Icm) | 1500 maniobras | |
| Índice de protección | | IP 20 en pared | |

## Dimensiones 3P y 4P


### Mando frontal




### Mando lateral derecho




### Con cubrebornas



# interruptores de desconexión libre DPX³-I
## de 160 a 1600 A



4 202 99

Dimensiones: págs. 64 a 68

Garantizan el corte en carga y el seccionamiento de los circuitos eléctricos de baja tensión.
Se asocian a los bloques diferenciales o a los relés diferenciales de los DPX correspondientes.
Se montan en perfil ⊔ hasta el DPX³ 250 con ayuda de las placas ref. 4 210 71 (DPX³-I 160) y ref. 4 210 72 (DPX³ 250).
Son conformes a la norma UNE-EN 60947-3.
Categoría de utilización AC - 23 A.
Conexión idéntica a la de los DPX correspondientes.

| Emb. | Ref. 3P | Ref. 4P | |
|---|---|---|---|
| | | | **DPX³-I 160** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 4 201 98 | 4 201 99 | 160 |
| | 4P diferencial | | |
| 1 | 4 201 97 | | 160 |
| | | | **DPX³-I 250** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 4 202 99 | 4 203 00 | 250 |
| | 4P diferencial | | |
| 1 | 4 202 98 | | 250 |
| | | | **DPX³-I 630** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 4 222 16 | 4 222 18 | 400 |
| 1 | 4 222 17 | 4 222 19 | 630 |
| | | | **DPX³-I 1600** |
| | 3P | 4P | In (A) |
| 1 | 4 224 91 | 4 224 95 | 800 |
| 1 | 4 224 92 | 4 224 96 | 1.250 |
| 1 | 4 224 93 | 4 224 97 | 1.600 |

interruptores de desconexión libre DPX³-I
de 160 a 1600 A

## Características eléctricas

| | | DPX³-I 160 | DPX³-I 250 | DPX³-I 630 | DPX³-I 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de utilización Ue (V) | 50/60 Hz | 690(1) | 690(1) | 690 | 690 |
| | continua | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tensión de aislamiento Ui (VA) | | 800 | 800 | 690 | 690 |
| Tensión de resistencia a impulsos Uimp (kV) | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Poder de cierre en cortocircuito a 400 V Icm (kA) | | 3 | 3 | 6.5(3) / 13(4) | 40 |
| Intensidad de corta duración admisible t = 1 s Icw (kA) | | 1,7 | 1,7 | 4(3) / 7,6(4) | 10(5) / 15(6) / 20(7) |
| Resistencia (ciclos) | mecánica | 25000 | 25000 | 15000 | 10000 |
| | eléctrica | 8000 | 8000 | 5000 | 2000(2) |
| Intensidad térmica convencional (A) | | 160 | 250 | 630 | 1600 |
| Intensidad asignada de utilización (A): | | | | | |
| – AC 23 A (690 V~) | | 160 (160 V) | 250 (250 V) | 630 | 1600 |
| – DC 23 A (250 V~) | | 160 | 160 | 630 | - |

1: 500 V para DPX³-I con diferencial integrado
2: Hasta 1250 A
3: In = 400 A
4: In = 630 A
5: In = 800 A
6: In = 1250 A
7: In = 1600 A

## Dimensiones

Las dimensiones de los DPX³-I ison idénticas a las de los DPX³ correspondientes.

| DPX³-I | Dimensions |
|---|---|
| DPX³-I 160 | DPX³ 160 (p. 67) |
| DPX³-I 250 | DPX³ 250 (p. 68) |
| DPX³-I 630 | DPX³ 630 (p. 70) |
| DPX³-I 1600 | DPX³ 1600 (p. 71) |

# interruptores-seccionadores DX³-IS


4 065 27


4 065 44


4 064 59


4 064 81

Montaje sobre perfil ⊔ EN 60715.
Contactos de doble corte.
Corte plenamente aparente.

## Interruptores-seccionadores con disparo a distancia

Categoría de empleo AC23 según EN 60947-3.
Maneta roja.
Disparo a distancia con auxiliar de mando asociado.
Admiten los auxiliares de mando y señalización (pág. 119).
Admiten los mandos motorizados hasta 63A (pág. 120).
Indicación visual real del estado de los contactos:
– Posición cerrado (visor rojo - I).
– Posición abierto (visor verde) sobre la maneta.
En caso de defecto en el momento de la apertura, el indicador en posición roja, señala el polo defectuoso, estando la maneta en posición central.

**Bipolares 400 V~**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 065 27 | 40 | 2 |
| 1 | 4 065 28 | 63 | 2 |

**Tetrapolares 400 V~**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 065 43 | 40 | 4 |
| 1 | 4 065 44 | 63 | 4 |
| 1 | 4 065 46 | 100 | 6 |
| 1 | 4 065 47 | 125 | 6 |

## Interruptores-seccionadores

Categoría de empleo AC22 según EN 60947-3.
Maneta gris.
Admiten los auxiliares de señalización (pág. 119).

**Unipolares 250 V~**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 064 01 | 20 | 1 |
| 10 | 4 064 03 | 32 | 1 |

**Bipolares 400 V~**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 064 32 | 20 | 1 |
| 10 | 4 064 34 | 32 | 1 |
| 5 | 4 064 41 | 63 | 2 |
| 5 | 4 064 49 | 100 | 2 |
| 5 | 4 064 50 | 125 | 2 |

**Tripolares 400 V~**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 064 57 | 20 | 2 |
| 5 | 4 064 59 | 32 | 2 |
| 1 | 4 064 61 | 63 | 3 |
| 1 | 4 064 69 | 100 | 3 |
| 1 | 4 064 70 | 125 | 3 |

**Tetrapolares 400 V~**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 064 77 | 20 | 2 |
| 5 | 4 064 79 | 32 | 2 |
| 1 | 4 064 81 | 63 | 4 |
| 1 | 4 064 89 | 100 | 4 |
| 1 | 4 064 90 | 125 | 4 |

**Icc en asociación con un automático o fusible del mismo calibre**
Interruptores-seccionadores

| | DX³-IS | 400 V~ | 250 V~ |
|---|---|---|---|
| Automático DX³ o DPX³ | 20a 40A 1/2 módpolo | 4,5 kA | 6 kA |
| | 40a 125A 1 módpolo | 10 kA | 16 kA |
| Fusibles gG/aM | 20a 40A 1/2 módpolo | 6 kA | 10 kA |
| | 40a 125A 1 módpolo | 16 kA | 25 kA |

Interruptores-seccionadores con disparo a distancia

| | DX³-IS | 400 V~ | 250 V~ |
|---|---|---|---|
| Automático DX³ o DPX³ | 16 a 63A | 16 kA | 25 kA |
| | 100 y 125A | 25 kA | 25 kA |
| Fusibles gG/aM | 16 a 40A | 40 kA | 40 kA |
| | 63A | 30 kA | 30 kA |

## Interruptores seccionadores DX³ - IS

**Características eléctricas**

| Intensidad térmica (Ith.) | 16 - 40 A | 40 - 63 A | 100 - 125 A |
|---|---|---|---|
| Bornas | De estribo | De estribo | De estribo |
| Conexión (flexible/rígido mm²) | 1,5 a 10/ 1,5 a 16 | 1,5 a 25/ 1,5 a 35 | 4 a 35/ 4 a 50 |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 500 V~ | 500 V~ | 500 V~ |
| Tensión de resistencia al choque (Uimp) | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
| Categoría de empleo[1] | AC 22 A | AC 22 A | AC 22 A |
| Corriente asignada admisible (Icw) | 750 A | 2000 A | 2500 A |
| Poder de cierre en cortocircuito (Icm) | 1500 A | 3000 A | 3700 A |
| Número de maniobras eléctricas | 30000 | 20000 | 5000 |
| Índice de protección | IP 2x cableado | IP 2x cableado | IP 2x cableado |

1: Condiciones de ensayo según norma IEC 60947-3.
AC 22A : corte mixto motor-resistencia.



0 214 04 0 215 33 0 216 01

Conformes con la norma CEI EN 60269-2 y NFC 63-210/60-200-2.
Homologados por Bureau Véritas.
Bornas protegidas, tornillos con cabeza de ranura mixta para facilitar el apriete de los cables.
Fijación atornillada o sobre perfil ⊔.

## SP 38

Para fusibles 10 × 38.
Sin indicador de fusión.
Para la protección de las salidas del motor.

| Emb. | Ref. | | Conexión | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 214 01 | 1 P | 1 × 16 mm² | 1 |
| 5 | 0 214 02 | 1 P + N equipado | | 2 |
| 3 | 0 214 04 | 3 P | 2 × 20 mm² | 3 |
| 2 | 0 214 05 | 3 P + N equipado | | 4 |

## SP 51

Para fusibles 14 × 51.

**Sin microinterruptor**

| | | | Conexión | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 215 01 | 1 P | 1 × 35 mm² | 1,5 |
| 1 | 0 215 02 | 1 P + N equipado | | 3 |
| 1 | 0 215 04 | 3 P | 2 × 16 mm² | 4,5 |
| 1 | 0 215 05 | 3 P + N equipado | | 6 |

**Con microinterruptor**
Presencia del fusible, precorte y dispositivo de protección contra la marcha en monofásico.
Microcontacto inversor 5A - 250 V∿ accionado por el percutor del fusible y 3 terminales de 2,8 mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 215 33 | 1 P | 1 × 35 mm² | 1,5 |
| 1 | 0 215 36 | 3 P | 2 × 16 mm² | 4,5 |

## SP 58

Para fusibles 22 × 58.
Sin microinterruptor.

| | | | Conexión | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 216 01 | 1 P | | 2 |
| 1 | 0 216 04 | 3 P | 2 × 25 mm² | 6 |
| 1 | 0 216 05 | 3 P + N equipado | | 8 |

## Accesorios

**Empuñadura de solidarización**

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 0 216 96 | Para SP 38, SP 51 y SP 58.<br>Longitud 300 mm, recortable. |



## Elección de los aparatos

| Tipo | Corriente asignada | Calibre máximo del fusible | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 V∿ | | 500 V∿ | | 690 V∿ | |
| | | gG | aM | gG | aM | gG | aM |
| SP 38 | 25 A | 25 | 16 | 25 | 16 | – | – |
| SP 51 | 50 A | 50 | 50 | 50 | 40 | 25 | 25 |
| SP 58 | 100 A (125 A en 400 V) | 125 | 125 | 100 | 100 | 50 | 50 |

Estos valores normalizados según CEI 60269-2/2-1 pueden reducirse o aumentarse en ciertas condiciones específicas de utilización.


**Índice de protección:** IP 2x, IP 2x C bajo chapa.

**Reducción del calibre de los aparatos**
- Temperatura ambiente superior a 35 °C: reducir un calibre por cada 10 °C (UTE C 20-051/CEI 60943).
- Aparatos yuxtapuestos y funcionamiento simultáneo.


| | |
|---|---|
| **2 o 3 aparatos** | 0,9 × In |
| **4 o 5 aparatos** | 0,8 × In |
| **6, 7, 8 o 9 aparatos** | 0,7 × In |
| **≥ 10 aparatos** | 0,6 × In |

## Dimensiones

**SP 38**
Se fijan sobre perfil ⊔ EN 50022 y ⊏ EN 50035 con el accesorio ref. 0 364 78




**SP 51 y SP 58**




| Cotas (mm) | A | B | $B_1$ | $B_2$ | C | E | G | H 1P | H 2P/3P | J 1P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 38 | 100 | 51 | 46 | 42,5 | 48,5 | 52 | - | 73 | 76 | 83 |
| SP 51 | 106 | 54,5 | 45 | 35 | 51,5 | 55 | 53 | 81 | 84 | 96 |
| SP 58 | 140 | 74 | 65 | 45 | 66 | 59 | 53 | 87 | 90 | 111 |

| Cotas (mm) | J 2P/3P | L | N | U 2P | U 3P | U 4P | V 1P | V 2P | V 3P | V 4P | W 1P | W 2P/3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 38 | 86 | 9 | 6 | 17,7 | 35,4 | 53,1 | 17,7 | 35,4 | 53,1 | 70,8 | 77 | 80 |
| SP 51 | 99 | 20,7 | 9 | 26,5 | 53 | 79,5 | 26,5 | 53 | 79,5 | 106 | 87 | 90 |
| SP 58 | 114 | 27 | 9 | 36 | 72 | 108 | 36 | 72 | 108 | 144 | 101 | 109 |

# fusibles cilíndricos


0 123 04


0 143 10


0 153 96


0 120 04


0 150 50


0 153 00

Conformes con la norma UNE 2103 CEI EN 60269-1/2 y NFC 60-200-1 y 2.

## Cilíndricos tipo gG

| Emb. | Ref. | Calibre (A) | Tensión (V) | Poder de corte (A) |
|---|---|---|---|---|
| | | **Talla 00 - 8 × 32** Sin indicador de fusión, | | |
| 10 | 0 123 02 | 2 | | |
| 10 | 0 123 04 | 4 | | |
| 10 | 0 123 06 | 6 | 400 | 20.000 |
| 10 | 0 123 10 | 10 | | |
| 10 | 0 123 16 | 16 | | |
| 10 | 0 123 20 | 20 | | |

## Cilindros tipo gG-APR

Fusibles de alto poder de corte de ruptura.

| | | Calibre (A) | Tensión (V) | Poder de corte (A) |
|---|---|---|---|---|
| | | **Talla 0 - 10 × 38** Sin indicador de fusión. | | |
| 10 | 0 133 02 | 2 | | |
| 10 | 0 133 04 | 4 | | |
| 10 | 0 133 06 | 6 | 500 | 100.000 |
| 10 | 0 133 10 | 10 | | |
| 10 | 0 133 16 | 16 | | |
| 10 | 0 133 20 | 20 | | |
| 10 | 0 133 25 | 25 | | |
| 10 | 0 133 32 | 32 | 400 | 20.000 |
| | | **Talla 1 - 14 × 51** Sin percutor. | | |
| 10 | 0 143 10 | 10 | | |
| 10 | 0 143 16 | 16 | | |
| 10 | 0 143 20 | 20 | 500 | 100.000 |
| 10 | 0 143 25 | 25 | | |
| 10 | 0 143 32 | 32 | | |
| 10 | 0 143 40 | 40 | | |
| 10 | 0 143 50 | 50 | | |
| | | **Talla 2 - 22 × 58** Sin percutor. | | |
| 10 | 0 153 25 | 25 | | |
| 10 | 0 153 32 | 32 | | |
| 10 | 0 153 40 | 40 | 500 | 100.000 |
| 10 | 0 153 50 | 50 | | |
| 10 | 0 153 63 | 63 | | |
| 10 | 0 153 80 | 80 | | |
| 10 | 0 153 96 | 100 | | |
| 10 | 0 153 97 | 125 | 400 | |

## Tubos de Neutro

| | | | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 123 00 | Talla 00 | 8 × 31,5 |
| 10 | 0 133 00 | Talla 0 | 10 × 38 |
| 10 | 0 143 00 | Talla 1 | 14 × 51 |
| 10 | 0 153 00 | Talla 2 | 22 × 58 |

## Cilíndricos tipo aM

| Emb. | Ref. | Calibre (A) | Tensión (V) | Poder de corte (A) |
|---|---|---|---|---|
| | | **Talla 00 - 8 × 32** | | |
| 10 | 0 120 01 | 1 | | |
| 10 | 0 120 02 | 2 | | |
| 10 | 0 120 04 | 4 | 400 | 20.000 |
| 10 | 0 120 06 | 6 | | |
| 10 | 0 120 10 | 10 | | |

## Cilindros tipo aM-APR

Fusibles de alto poder de corte de ruptura.

| | | Calibre (A) | Tensión (V) | Poder de corte (A) |
|---|---|---|---|---|
| | | **Talla 0 - 10 × 38** | | |
| 10 | 0 130 02 | 2 | | |
| 10 | 0 130 04 | 4 | | |
| 10 | 0 130 06 | 6 | 500 | 100.000 |
| 10 | 0 130 10 | 10 | | |
| 10 | 0 130 16 | 16 | | |
| 10 | 0 130 20 | 20 | | |
| | | **Talla 1 - 14 × 51** | | |
| 10 | 0 140 10 | 10 | | |
| 10 | 0 140 16 | 16 | 500 | 100.000 |
| 10 | 0 140 20 | 20 | | |
| 10 | 0 140 25 | 25 | | |
| 10 | 0 140 32 | 32 | | |
| 10 | 0 140 40 | 40 | | |
| 10 | 0 140 50 | 50 | 400 | |
| | | **Talla 2 - 22 × 58** | | |
| 10 | 0 150 25 | 25 | | |
| 10 | 0 150 32 | 32 | | |
| 10 | 0 150 40 | 40 | 500 | 100.000 |
| 10 | 0 150 50 | 50 | | |
| 10 | 0 150 63 | 63 | | |
| 10 | 0 150 80 | 80 | | |
| 10 | 0 150 96 | 100 | 400 | |

## Cilíndricos tipo F

Conformes con la norma CEI EN 60127 y NFC 60-431.
Fusibles de cuerpo cerámico en miniatura para protección de equipos sensibles.

**5 × 20 tipo F (rápidos)**
Conformes a Normas NF EN 60-127 y CEI 60127.

| | | Calibre (A) | Tensión (V) | Poder de corte (A) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 102 05 | 0,5 | | |
| 100 | 0 102 10 | 1 | | |
| 10 | 0 102 20 | 2 | 250 | 1.500 |
| 10 | 0 102 25 | 2,5 | | |
| 10 | 0 102 50 | 5 | | |
| 10 | 0 102 96 | 10 | | |

# MPX³, CTX³, RTX³

## una gama completa para la protección y control de motores





### GUARDAMOTORES MPX³

- Diseño compacto.
- Calibres hasta 63 A.
- Elevado poder de corte: 100 kA a 230 V en todos los calibres.
- Gama completa de accesorios y auxiliares de control y señalización.

| PODER DE CORTE ESTÁNDAR | ALTO PODER DE CORTE |
|---|---|
|  MPX³ 32S |  MPX³ 63H |

### CONTACTORES CTX³

- Diseño compacto.
- 3 y 4 polos.
- Contadores CTX³ 3 polos de 9 a 65 A (AC-3).
- Contactores CTX³ 4 polos de 40 a 135 A (AC-1).
- Gama completa de auxiliares y accesorios.

### RELÉS TÉRMICOS RTX³

- Conexión directa al contactor CTX³.





# guardamotores MPX³

## características técnicas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Guardamotor** | | | **MPX³ 32S** | | | | | | | | **MPX³ 63H** | | | | | | | | | | |
| **Talla** | | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | | | Magnetotérmico | | | | | | | | Magnetotérmico | | | | | | | | | | |
| **Poder de corte** | | | Estándar | | | | | | | | Elevado | | | | | | | | | | |
| **Tipo de mando** | | | Maneta | | | | | | | | Rotativo | | | | | | | | | | |
| **Número de polos** | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| **Características de funcionamiento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tensión nominal (Ve)** | | | Hasta 690 V | | | | | | | | Hasta 690 V | | | | | | | | | | |
| **Frecuencia nominal** | | | 50/60 Hz | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | |
| **Tensión de aislamiento (Vi)** | | | 690 V | | | | | | | | 1000 V | | | | | | | | | | |
| **Tensión de impulso (Vimp)** | | | 6 kV | | | | | | | | 8 kV | | | | | | | | | | |
| **Categoría de utilización** | **CEI 60947-2 (automático)** | | Cat. A | | | | | | | | Cat. A | | | | | | | | | | |
| | **CEI 60947-4 (arrancador motor)** | | AC3 | | | | | | | | AC3 | | | | | | | | | | |
| **Resistencia mecánica (maniobras)** | | | 100000 | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | |
| **Resistencia eléctrica (ciclos)** | | | 100000 | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | | |
| **Frecuencia máx. Utilización (maniobras/hora)** | | | 25 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| **Compensación de temperatura** | | | –20 a +60 °C | | | | | | | | –20 a +60 °C | | | | | | | | | | |
| **Disparo instantáneo relé magnético** | | | 13 x Ie máx. | | | | | | | | 13 x Ie max. | | | | | | | | | | |
| **Clase de disparo** | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| **Protección sobrecarga** | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| **Protección falta de fase** | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| **Indicador de disparo** | | | Con contacto de alarma ref. 4 174 06 | | | | | | | | Con contacto de alarma ref. 4 174 08 | | | | | | | | | | |
| **Función test** | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| **Peso (g)** | | | 320 | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
| **Poder de corte (kA)** | Intensidad Ie (A) | Rango de ajuste del relé térmico (A) | 240 V 230 V 220 V | | 415 V 400 V | | 460 V 440 V | | 525 V 500 V | | 690 V 600 V | | 240 V 230 V 220 V | | 415 V 400 V | | 460 V 440 V | | 525 V 500 V | | 690 V 600 V | |
| | | | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics |
| | 0,16 | 0,1 a 0,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,25 | 0,16 a 0,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,4 | 0,25 a 0,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,63 | 0,4 a 0,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | 0,63 a 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,6 | 1 a 1,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2,5 | 1,6 a 2,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2,5 a 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 38 | 15 | 11 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 | 4 a 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | 5 a 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 6 a 10 | 100 | 100 | 50 | 38 | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 38 | 50 | 38 | 6 | 5 |
| | 13 | 9 a 13 | 100 | 100 | 50 | 38 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 38 | 42 | 32 | 6 | 5 |
| | 17 | 11 a 17 | 50 | 38 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 38 | 12 | 9 | 5 | 5 |
| | 22 | 14 a 22 | 40 | 30 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 38 | 12 | 9 | 5 | 5 |
| | 26 | 18 a 26 | 40 | 30 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 27 | 12 | 9 | 5 | 5 |
| | 32 | 22 a 32 | 30 | 22 | 15 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 27 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| | 40 | 28 a 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 27 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| | 50 | 34 a 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 27 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| | 63 | 45 a 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 27 | 10 | 8 | 5 | 5 |

# guardamotores MPX³

**protección de motores de 0,16 A hasta 63 A**



4 173 08



4 173 68

Características técnicas p. 89

Conformes a la norma IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4.

## Guardamotores (*)

Relé térmico ajustable.
Relé magnético 13 Ie máx.

**MPX³ 32S**

Poder de corte estándar.
Profundidad 75 mm.
Montaje sobre perfil ⊔.

| Emb. | Ref. 3P | Intensidad Ie (A) | Rango de ajuste del relé térmico | Intensidad relé magnético (A) | Poder de corte 415 V Icu (kA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 173 00 | 0,16 | 0,1 a 0,16 | 2,1 | 100 |
| 1 | 4 173 01 | 0,25 | 0,16 a 0,25 | 3,3 | 100 |
| 1 | 4 173 02 | 0,4 | 0,25 a 0,4 | 5,2 | 100 |
| 1 | 4 173 03 | 0,63 | 0,4 a 0,63 | 8,2 | 100 |
| 1 | 4 173 04 | 1 | 0,63 a 1 | 13 | 100 |
| 1 | 4 173 05 | 1,6 | 1 a 1,6 | 20,8 | 100 |
| 1 | 4 173 06 | 2,5 | 1,6 a 2,5 | 32,5 | 100 |
| 1 | 4 173 07 | 4 | 2,5 a 4 | 52 | 100 |
| 1 | 4 173 08 | 6 | 4 a 6 | 78 | 100 |
| 1 | 4 173 09 | 8 | 5 a 8 | 104 | 100 |
| 1 | 4 173 10 | 10 | 6 a 10 | 130 | 50 |
| 1 | 4 173 11 | 13 | 9 a 13 | 169 | 50 |
| 1 | 4 173 12 | 17 | 11 a 17 | 221 | 20 |
| 1 | 4 173 13 | 22 | 14 a 22 | 286 | 15 |
| 1 | 4 173 14 | 26 | 18 a 26 | 338 | 15 |
| 1 | 4 173 15 | 32 | 22 a 32 | 416 | 15 |

**MPX³ 63H**

Alto poder de corte.
Maneta rotativa.
Profundidad 130,3 mm.
Montaje sobre perfil ⊔ o sobre placa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 173 60 | 10 | 6 a 10 | 130 | 100 |
| 1 | 4 173 61 | 13 | 9 a 13 | 169 | 100 |
| 1 | 4 173 62 | 17 | 11 a 17 | 221 | 50 |
| 1 | 4 173 63 | 22 | 14 a 22 | 286 | 50 |
| 1 | 4 173 64 | 26 | 18 a 26 | 338 | 50 |
| 1 | 4 173 65 | 32 | 22 a 32 | 416 | 50 |
| 1 | 4 173 66 | 40 | 28 a 40 | 520 | 50 |
| 1 | 4 173 67 | 50 | 34 a 50 | 650 | 50 |
| 1 | 4 173 68 | 63 | 45 a 63 | 819 | 50 |

(*) Otras intensidades, consultar.

# accesorios MPX³



4 174 00



4 174 12



4 174 22



4 174 56



4 174 61

## Contactos auxiliares

Se montan en el lado izquierdo del guardamotor.
Dos contactos auxiliares por guardamotor.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 2 | 4 174 00 | 1 NA + 1 NC. |
| 2 | 4 174 01 | 2 NA. |
| 2 | 4 174 02 | 2 NC. |

## Señal de defecto

Actúan en caso de disparo.
Se montan en el lado izquierdo del guardamotor.
Se puede montar junto con un contacto auxiliar (excepto en los MPX³ 63H).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 174 06 | Para MPX³ 32S. |
| 1 | 4 174 08 | Para MPX³ 63H. |

## Bobinas de emisión (*)

Se montan en el lado derecho del guardamotor.
Una bobina auxiliar por guardamotor.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 174 12 | 220-230 V ∿. |
| 1 | 4 174 13 | 380-400 V ∿. |

## Bobinas de mínima tensión (*)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 174 22 | 220-230 V ∿. |
| 1 | 4 174 23 | 380-400 V ∿. |

## Adaptadores

Para conectar directamente el guardamotor con el contactor.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 4 174 40 | Para un MPX³ S32 con un contactor CTX³MINIAC (ver pág. 176). |
| 2 | 4 174 48 | Para un MPX³ S32 con un contactor CTX³22AC (ver pág. 175). |
| 2 | 4 174 52 | Para un MPX³ S32 con un contactor CTX³40AC (ver pág. 175). |
| 2 | 4 174 56 | Para un MPX³ 63H con un contactor CTX³65AC (ver pág. 175). |

## Unidad de montaje


Se utiliza para montar juntos un guardamotor MPX³ y un contactor CTX³.
Se suministra sin tornillos.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 174 60 | Para MPX³ 32S. |
| 1 | 4 174 61 | Para MPX³ 63H. |


(*) Otras tensiones, consultar.

## Montaje

MPX³ 32: 35 mm ⊔ perfil (profundidad 15 mm).
MPX³ 63: 35 mm ⊔ perfil (profundidad 15 mm) o tornillos.




Posiciones de funcionamiento





Montaje en perfil DIN

## Entorno

Temperatura ambiente:
– Almacenamiento: –50…+80 °C.
– Funcionamiento: –20…+60 °C.
Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m.
Grado de protección: IP20.
Resistencia al impacto: 25 g.
Resistencia a las vibraciones: 5~150 Hz.


## Precauciones para el ajuste del relé térmico

1. El rango de ajuste es el que se indica en la figura adjunta.
2. Situar el cursor fuera del rango de ajuste puede dañar el aparato.




Ajuste del selector

3. Calibración en función de la temperatura ambiente.




En caso de utilización fuera del rango de temperatura de funcionamiento es necesario reajustar un punto.

## Consumo

| | MPX³ 32S | MPX³ 63H |
|---|---|---|
| **Pérdidas totales Pv a carga nominal y temperatura de funcionamiento (W)** | In = 0.16 a 1.6 A: 4.4<br>In = 2.5 a 26 A : 7.4<br>In = 32 A : 4.0 | In = 10 a 22 A: 10.2<br>In = 26 a 63 A: 9.7 |

### MPX³ 32S

| **Intensidad nominal Ie** | **(A)** | **0,16** | **0,25** | **0,4** | **0,63** | **1** | **1,6** | **2,5** | **4** | **6** | **8** | **10** | **13** | **17** | **22** | **26** | **32** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desconexión de motores trifásicos estándar AC-2, AC-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **230/240V** | **(kW)** | - | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18/0,25 | 0,37 | 0,55/0,75 | 1,1/1,5 | 1,5 | 2,2/3 | 3 | 3,7/4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| **400/415V** | **(kW)** | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18/0,25 | 0,37/0,55 | 0,75 | 1,1/1,5 | 2,2 | 3 | 3,7/4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| **500V** | **(kW)** | - | - | - | 0,25 | 0,37 | 0,55/0,75 | 1,1 | 1,5/2,2 | 3 | 3,7 | 4/5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| **690V** | **(kW)** | - | - | - | 0,25 | 0,37/0,55 | 0,75/1,1 | 1,5 | 2,2/3 | 3,7/4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| **Fusibles de protección gG, gL, sólo si Icc > Icu (*No se necesitan fusibles de protección)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **230/240V** | **(A)** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 125 | 125 | 125 |
| **400/415V** | **(A)** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **440/460V** | **(A)** | * | * | * | * | * | * | * | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| **500V** | **(A)** | * | * | * | * | * | * | 50 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **690V** | **(A)** | * | * | * | * | * | 20 | 35 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |

### MPX³ 63H

| **Intensidad nominal Ie** | **(A)** | **10** | **13** | **17** | **22** | **26** | **32** | **40** | **50** | **63** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desconexión de motores trifásicos estándar AC-2, AC-3** | | | | | | | | | | |
| **230/240V** | **(kW)** | 2,2/3 | 3 | 3,7/4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| **400/415V** | **(kW)** | 3,7/4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
| **500V** | **(kW)** | 4/5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
| **690V** | **(kW)** | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 45 | 55 |
| **Fusibles de protección gG, gL, sólo si Icc > Icu (*No se necesitan fusibles de protección)** | | | | | | | | | | |
| **230/240V** | **(A)** | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| **400/415V** | **(A)** | * | * | 100 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 |
| **440/460V** | **(A)** | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 |
| **500V** | **(A)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **690V** | **(A)** | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

# contactores tripolares CTX³ y relés térmicos RTX³

## características técnicas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  | | | |  | |  |
| **Contactor** | | | **CTX³ 22** | | | | **CTX³ 40** | | **CTX³ 65** | |
| | | **Talla** | 2 | | | | 3 | | 4 | |
| | | **Tipo de conexión** | Tornillo | | | | Tornillo | | Terminal | |
| | | **Tensión nominal, Ue** | 690 V | | | | 690 V | | 690 V | |
| | | **Tensión de aislamiento, Ui** | 690 V | | | | 1000 V | | 1000 V | |
| | | **Frecuencia nominal** | 50/60 Hz | | | | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | |
| | | **Resistencia al impulso de tensión, Uimp** | 6 kV | | | | 8 kV | | 8 kV | |
| | | **Frecuencia máx, Utilización (maniobras/hora)** | 1200 | | | | 1800 | | 1800 | |
| **Resistencia en millones de maniobras** | | **Mecánica** | 15 | | | | 12 | | 12 | |
| | | **Eléctrica** | 2,5 | | | | 2 | | 2 | |
| | | **Tipo** | 9 A | 12 A | 18 A | 22 A | 32 A | 40 A | 50 A | 65 A |
| **Corriente y potencia** | **AC-1** | **Corriente térmica (A)** | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| | **AC-3** | **200/240 V (kW)** | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
| | | **(A)** | 11 | 13 | 18 | 22 | 32 | 40 | 55 | 65 |
| | | **380/440 V (kW)** | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
| | | **(A)** | 9 | 12 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| | | **500/550 V (kW)** | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 33 |
| | | **(A)** | 7 | 12 | 13 | 20 | 28 | 32 | 43 | 60 |
| | | **690 V (kW)** | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 33 |
| | | **(A)** | 5 | 9 | 9 | 18 | 20 | 23 | 28 | 35 |
| **Clasificación UL 50/60 Hz** | | **Corriente contínua (A)** | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| | **Monofásico** | **110/220 V (HP)** | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| | | **220/240 V (HP)** | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| | **Trifásico** | **200/208 V (HP)** | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 7,5 | 15 | 20 | 25 |
| | | **220/240 V (HP)** | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| | | **440/480 V (HP)** | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | **550/60 0 V (HP)** | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
| | | **Talla NEMA** | 00 | 00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **Peso y dimensiones** | | **Peso (kg)** | 0,34 | | | | 0,4 | | 0,9 | |
| | | **Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)** | 45 × 73,5 × 87,4 | | | | 45 × 83 × 90 | | 55 × 106 × 119 | |
| | | **Contactos auxiliares integrados** | 1 NO + 1 NC | | | | 2 NO + 2 NC | | 2 NO + 2 NC | |
| **Montaje de auxiliares** | | **Lateral** | Sí | | | | Sí | | Sí | |
| | | **Frontal** | Sí | | | | Sí | | Sí | |

| **Relés térmicos** | | **RTX³ 40** | **RTX³ 40** | **RTX³ 65** |
|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |
| | **Tipo de conexión** | Tornillo | Tornillo | Terminal |
| | **Tensión nominal, Ue** | 690 V | 690 V | 690 V |
| | **Tensión de aislamiento, Ui** | 690 V | 690 V | 690 V |
| | **Resistencia al impulso de tensión, Uimp** | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
| | **Clase de disparo** | 10 A | 10 A | 10 A |
| | **Ajustes** | 0,1 a 40 A | 0,1 a 40 A | 9 a 65 A |
| **Peso y dimensiones** | **Peso (kg)** | 0,17 | 0,17 | 0,31/0,33 |
| | **Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)** | 45 × 75 × 90 | 45 × 75 × 90 | 55 × 81 × 100 |

# contactores tripolares CTX³

## contactores industriales de 9 a 65 A


4 160 96


4 161 26


4 161 56


4 162 56


4 162 96


4 163 56

Características técnicas p. 90

Conforme a la norma IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Se pueden equipar con relés térmicos RTX³ (p. 175) con bloques de contactos auxiliares y con elementos de interbloqueo (p. 176).

### CTX³ 22

Con contactos auxiliares integrados.
Conexiones de potencia: bornas de tornillo.

| Emb. | Ref. | Potencia máxima AC3 380/440 V | Tensión de control (*) | Contactos auxiliares integrados |
|---|---|---|---|---|
| | | **9 A (AC 3) - 25 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 160 80 | 4 kW | 24 V~ | 1 NA + 1 NC |
| 1 | 4 160 86 | 4 kW | 230 V~ | 1 NA + 1 NC |
| | | **12 A (AC 3) - 25 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 160 90 | 5,5 kW | 24 V~ | 1 NA + 1 NC |
| 1 | 4 160 96 | 5,5 kW | 230 V~ | 1 NA + 1 NC |
| | | **18 A (AC 3) - 40 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 161 00 | 7,5 kW | 24 V~ | 1 NA + 1 NC |
| 1 | 4 161 06 | 7,5 kW | 230 V~ | 1 NA + 1 NC |
| | | **22 A (AC 3) - 40 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 161 10 | 11 kW | 24 V~ | 1 NA + 1 NC |
| 1 | 4 161 16 | 11 kW | 230 V~ | 1 NA + 1 NC |

### CTX³ 40

Con contactos auxiliares integrados.
Conexiones de potencia: bornas de tornillo.

| Emb. | Ref. | Potencia máxima AC3 380/440 V | Tensión de control (*) | Contactos auxiliares integrados |
|---|---|---|---|---|
| | | **32 A (AC 3) - 50 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 161 20 | 15 kW | 24 V~ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 161 26 | 15 kW | 230 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **40 A (AC 3) - 50 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 161 30 | 18,5 kW | 24 V~ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 161 36 | 18,5 kW | 230 V~ | 2 NA + 2 NC |

### CTX³ 65

Con contactos auxiliares integrados.
Conexión de potencia: terminales.

| Emb. | Ref. | Potencia máxima AC3 380/440 V | Tensión de control (*) | Contactos auxiliares integrados |
|---|---|---|---|---|
| | | **50 A (AC 3) -70 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 161 50 | 22 kW | 24 V~ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 161 56 | 22 kW | 230 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **65 A (AC 3) - 100 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 161 70 | 30 kW | 24 V~ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 161 76 | 30 kW | 230 V~ | 2 NA + 2 NC |

### CTX³ 100

Con contactos auxiliares integrados.
Conexión de potencia: terminales

| Emb. | Ref. | Potencia máxima AC3 380/440 V | Tensión de control | Contactos auxiliares integrados |
|---|---|---|---|---|
| | | **75 A (AC 3) - 110 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 161 90 | 37 kW | 24 V~ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 161 96 | 37 kW | 230 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **85 A (AC 3) - 135 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 162 10 | 45 kW | 24 V~ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 162 16 | 45 kW | 230 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **100 A (AC 3) - 160 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 162 30 | 55 kW | 24 V~ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 162 36 | 55 kW | 230 V~ | 2 NA + 2 NC |

### CTX³ 150

Con contactos auxiliares integrados.
Conexiones de potencia: terminales.

| Emb. | Ref. | Potencia máxima AC3 380/440 V | Tensión de control | Contactos auxiliares integrados |
|---|---|---|---|---|
| | | **130 A (AC 3) - 160 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 162 56 | 60 kW | 100-240 V~/ 100-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 162 59 | 60 kW | 400-440 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **150 A (AC 3) - 210 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 162 76 | 75 kW | 100-240 V~/ 100-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 162 79 | 75 kW | 400-440 V~ | 2 NA + 2 NC |

### CTX³ 225

Con contactos auxiliares integrados.
Conexiones de potencia: bornas de tornillo.

| Emb. | Ref. | Potencia máxima AC3 380/440 V | Tensión de control | Contactos auxiliares integrados |
|---|---|---|---|---|
| | | **185 A (AC 3) - 230 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 162 86 | 90 kW | 100-240 V~/ 100-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 162 89 | 90 kW | 380-450 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **225 A (AC 3) - 275 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 162 96 | 132 kW | 100-240 V~/ 100-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 162 99 | 132 kW | 380-450 V~ | 2 NA + 2 NC |

### CTX³ 400

Con contactos auxiliares integrados.
Conexiones de potencia: bornas de tornillo.

| Emb. | Ref. | Potencia máxima AC3 380/440 V | Tensión de control | Contactos auxiliares integrados |
|---|---|---|---|---|
| | | **265 A (AC 3) - 300 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 163 06 | 147 kW | 100-240 V~/ 100-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 163 09 | 147 kW | 380-450 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **330 A (AC 3) - 350 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 163 16 | 160 kW | 100-240 V~/ 100-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 163 19 | 160 kW | 380-450 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **400 A (AC 3) - 450 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 163 26 | 200 kW | 100-240 V~/ 100-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 163 29 | 200 kW | 380-450 V~ | 2 NA + 2 NC |

### CTX³ 800

Con contactos auxiliares integrados.
Conexiones de potencia: bornas de tornillo.

| Emb. | Ref. | Potencia máxima AC3 380/440 V | Tensión de control | Contactos auxiliares integrados |
|---|---|---|---|---|
| | | **500 A (AC 3) - 580 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 163 36 | 265 kW | 200-240 V~/ 200-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 163 39 | 265 kW | 380-450 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **630 A (AC 3) - 660 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 163 46 | 330 kW | 200-240 V~/ 200-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 163 49 | 330 kW | 380-450 V~ | 2 NA + 2 NC |
| | | **800 A (AC 3) - 900 A (AC 1)** | | |
| 1 | 4 163 56 | 440 kW | 200-240 V~/ 200-220 V⎓ | 2 NA + 2 NC |
| 1 | 4 163 59 | 440 kW | 380-450 V~ | 2 NA + 2 NC |

(*) Otras tensiones, consultar.

# relés térmicos RTX³

**para contactores tripolares CTX³**



4 166 70



4 167 10

Características técnicas p. 90

Protección frente a sobrecargas, largos tiempos de arranque y bloqueos del motor.
Protección frente a la falta de una fase.
Conforme a la norma IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.

## Relés térmicos

Clase 10.
Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NC.

### RTX³ 40

Para CTX³ 22 y 40.
Conexión mediante bornas de tornillo.

| Emb. | Ref. | Rango de ajuste I mín. (A) | Rango de ajuste I máx. (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 166 60 | 0,1 | 0,16 |
| 1 | 4 166 61 | 0,16 | 0,25 |
| 1 | 4 166 62 | 0,25 | 0,4 |
| 1 | 4 166 63 | 0,4 | 0,63 |
| 1 | 4 166 64 | 0,63 | 1 |
| 1 | 4 166 65 | 1 | 1,6 |
| 1 | 4 166 66 | 1,6 | 2,5 |
| 1 | 4 166 67 | 2,5 | 4 |
| 1 | 4 166 68 | 4 | 6 |
| 1 | 4 166 69 | 5 | 8 |
| 1 | 4 166 70 | 6 | 9 |
| 1 | 4 166 71 | 7 | 10 |
| 1 | 4 166 72 | 9 | 13 |
| 1 | 4 166 73 | 12 | 18 |
| 1 | 4 166 74 | 16 | 22 |
| 1 | 4 166 75 | 18 | 25 |
| 1 | 4 166 76 | 22 | 32 |
| 1 | 4 166 77 | 28 | 40 |

### RTX³ 65

Para CTX³ 65.
Conexión mediante terminales.

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 167 03 | 9 | 13 |
| 1 | 4 167 04 | 12 | 18 |
| 1 | 4 167 05 | 16 | 22 |
| 1 | 4 167 06 | 18 | 25 |
| 1 | 4 167 07 | 24 | 36 |
| 1 | 4 167 08 | 28 | 40 |
| 1 | 4 167 09 | 34 | 50 |
| 1 | 4 167 10 | 45 | 65 |

# contactores, mini contactores y relés de control CTX³

**contactores industriales de 22 a 400 A**



4 164 36



4 170 00



4 168 26

Características técnicas p. 94

## Contactores 4P CTX³

Tetrapolares.
Conforme a la norma IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Conexiones de potencia: bornas de tornillo.

| Emb. | Ref. | Intensidad máxima AC 1 | Intensidad máxima AC 3 | Tensión de control (*) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 164 26 | 40 A | 22 A | 230 V∿ |
| 1 | 4 164 36 | 60 A | 40 A | 230 V∿ |
| 1 | 4 164 46 | 100 A | 65 A | 230 V∿ |
| 1 | 4 164 56 | 135 A | 85 A | 230 V∿ |
| 1 | 4 164 66(1) | 165 A | 120 A | 100-240 V∿/= |
| 1 | 4 164 76(1) | 250 A | 150 A | 100-240 V∿/= |
| 1 | 4 164 86(1) | 330 A | 225 A | 100-240 V∿/= |
| 1 | 4 164 96(1) | 420 A | 330 A | 100-240 V∿/= |
| 1 | 4 165 06(1) | 500 A | 400 A | 100-240 V∿/= |
| 1 | 4 165 16(1) | 750 A | 630 A | 200-240 V∿/= |
| 1 | 4 165 26(1) | 900 A | 800 A | 200-240 V∿/= |

## Relés de control CTX³

Tetrapolares.
Conforme a la norma IEC 60947.
Ith = 16 A.
Bobina de bajo consumo.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **4 NA** |
| 1 | 4 168 00 | 24 V∿. |
| 1 | 4 168 06 | 230 V∿. |
| | | **2 NA + 2 NC** |
| 1 | 4 168 20 | 24 V∿. |
| 1 | 4 168 26 | 230 V∿. |

## Mini contactores 3P CTX³

Con un contacto auxiliar NA integrado.
Conexiones de potencia: bornas de tornillo.

| Emb. | Ref. | Intensidad máxima AC 3 | Tensión de control (*) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 170 00 | 6 A | 24 V∿ |
| 1 | 4 170 06 | 6 A | 230 V∿ |
| 1 | 4 170 20 | 9 A | 24 V∿ |
| 1 | 4 170 26 | 9 A | 230 V∿ |
| 1 | 4 170 40 | 12 A | 24 V∿ |
| 1 | 4 170 46 | 12 A | 230 V∿ |
| 1 | 4 170 60 | 16 A | 24 V∿ |
| 1 | 4 170 66 | 16 A | 230 V∿ |

## Mini contactores 4P CTX³

| Emb. | Ref. | Intensidad máxima AC 3 | Tensión de control |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 171 40 | 20 A | 24 V∿ |
| 1 | 4 171 46 | 20 A | 230 V∿ |

(*) Otras tensiones consultar.
(1) Contactos auxiliares 2NA+2NC integrada.


4 168 50


4 168 55


4 168 79

| Emb. | Ref. | Bloques de contactos auxiliares CTX³ |
|---|---|---|
| | | **Montaje frontal** |
| | | Para contactores tripolares CTX³ 22/40/95. |
| | | 2 y 4 polos. |
| | | Ith: 16 A. |
| 20 | 4 168 50 | 1 NA + 1 NC |
| 20 | 4 168 51 | 2 NA |
| 10 | 4 168 53 | 4 NA |
| 10 | 4 168 54 | 3 NA + 1 NC |
| 10 | 4 168 55 | 2 NA + 2 NC |
| | | **Montaje lateral** |
| | | 2 polos. |
| | | Se pueden montar en ambos lados. |
| | | Ith: 16 A. |
| | | 1 NA + 1 NC |
| 1 | 4 168 58 | Para contactores tripolares CTX³ 22/40/65. |
| | | 1 NO + 1 NC - Ith: 16 A |
| 60 | 4 168 49 | Para contactores tetrapolares CTX³ de 40 A a 135 A (AC-1)I. |

| Emb. | Ref. | Interbloqueo mecánico |
|---|---|---|
| | | Componentes a ensamblar. |
| | | **Montaje horizontal** |
| 1 | 4 168 79 | Para contactores tetrapolares CTX³ de 40 A a 135 A (AC-1). |
| 1 | 4 168 80 | Para contactores tripolares CTX³ 22/40/65. |
| 12 | 4 168 87 | Para contactores tetrapolares CTX³ de 165 a 500 A (AC-1). |
| 5 | 4 171 60 | Para minicontactores. |

## Coordinación tipo 2 con guardamotores MPX³

Según IEC 60947-4-1.
Intensidad de cortocircuito Iq = 50 kA  Voltaje 400/415 V~  50/60 Hz

| Motores estándar AC-3 a 400/415 V 1500 rpm | | Arranque manual del motor | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tipo de guardamotor | | Rango de ajuste del relé térmico | Respuesta a la corriente del relé magnético | Contactor | |
| Potencia nominal (kW) | Intensidad (A) | Tipo | Corriente asignada (A) | (A) | (A) | Tipo | Intensidad máxima (A) |
| - | - | MPX³ 32S | 0.16 | 0.1 - 0.16 | 2.08 | CTX³ 22 | 9 |
| 0,06 | 0,20 | MPX³ 32S | 0,25 | 0,16 - 0,25 | 3,25 | CTX³ 22 | 9 |
| 0,09 | 0,30 | MPX³ 32S | 0,40 | 0,25 - 0,4 | 5,2 | CTX³ 22 | 9 |
| 0,12 | 0,40 | MPX³ 32S | 0,63 | 0,4 - 0,63 | 8,19 | CTX³ 22 | 9 |
| 0,18 | 0,60 | MPX³ 32S | 0,63 | 0,4 - 0,63 | 8,19 | CTX³ 22 | 9 |
| 0,25 | 0,80 | MPX³ 32S | 1 | 0,63 - 1 | 13 | CTX³ 22 | 9 |
| 0,37 | 1,1 | MPX³ 32S | 1,6 | 1 - 1,6 | 20,8 | CTX³ 22 | 9 |
| 0,55 | 1,5 | MPX³ 32S | 1,6 | 1 - 1,6 | 20,8 | CTX³ 22 | 9 |
| 0,75 | 1,9 | MPX³ 32S | 2,5 | 1,6 - 2,5 | 32,5 | CTX³ 22 | 12 |
| 1,1 | 2,7 | MPX³ 32S | 4 | 2,5 - 4 | 52 | CTX³ 22 | 18 |
| 1,5 | 3,6 | MPX³ 32S | 4 | 2,5 - 4 | 52 | CTX³ 22 | 18 |
| 2,2 | 5,2 | MPX³ 32S | 6 | 4 - 6 | 78 | CTX³ 22 | 18 |
| 3 | 6,8 | MPX³ 32S | 8 | 5 - 8 | 104 | CTX³ 22 | 18 |
| 4 | 9 | MPX³ 32S | 10 | 6 - 10 | 130 | CTX³ 22 | 18 |
| 5,5 | 11,5 | MPX³ 32S | 13 | 9 - 13 | 169 | CTX³ 22 | 22 |
| 7,5 | 15,5 | MPX³ 32S | 17 | 11 - 17 | 221 | CTX³ 22 | 22 |
| 10 | 20 | MPX³ 32S | 22 | 14 - 22 | 286 | CTX³ 40 | 32 |
| 11 | 22 | MPX³ 32S | 25 | 18 - 26 | 338 | CTX³ 40 | 32 |
| 15 | 29 | MPX³ 32S | 32 | 22 - 32 | 416 | CTX³ 40 | 32 |
| 18,5 | 35 | MPX³ 63H | 40 | 28 - 40 | 520 | CTX³ 65 | 50 |
| 22 | 41 | MPX³ 63H | 50 | 34 - 50 | 650 | CTX³ 65 | 50 |
| 30 | 55 | MPX³ 63H | 63 | 45 - 63 | 819 | CTX³ 65 | 65 |

**Definición de la coordinación tipo 2 según IEC 60947-4-1:**
- En caso de cortocircuito, el contactor o el arrancador no debe poner en peligro a personas o sistemas.
- El contactor o el arrancador deben estar en condiciones para su uso posterior.
- Existe el riesgo de que se suelden los contactos, pero éstos se deben poder separar fácilmente sin deformaciones significativas.

# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

Encuentra todos los datos técnicos de productos en **www.legrand.es**

1. Clic en
DOCUMENTACIÓN







También por
referencia en el
E-CATALOGO

**Localiza la familia** y descarga...

- Cuadernos de taller
- Guías técnicas




**Busca por referencia** y obtén...

- Descripción, imagen y precio
- Características técnicas
- Catálogo de producto
- Certificaciones
- Documentación técnica
- Vídeos de producto

... y más!

**E-catalogo de Legrand**

También disponible
desde tu movil.





# PROTECCIÓN MANDO Y PROGRAMACIÓN


**Protección magnetotérmica y diferencial hasta 125 A**




Pág. 98
DX³ tablas de características y funciones




Pág. 108
ICP-M

**Limitadores de sobretensión**



Pág. 128
Limitadores de sobretensión sector residencial

**Conmutadores, pulsadores, pilotos y telerruptores**




Pág. 134
Cortacircuitos seccionables

**Contactores modulares**




Pág. 138
Contactores CX³




Pág. 142
Relés temporizados

**Minuterías, interruptores y contadores horarios, reguladores y tomas**





Pág. 148
Reguladores


**Fuentes de alimentación, transformadores, timbres y zumbadores**





Pág. 151
Alumbrado de emergencia - termostato de ambiente



**Pág. 104**
Magnetotérmicos y diferenciales RX³



**Pág. 105**
Magnetotérmicos y diferenciales TX³



**Pág. 106**
Interruptores diferenciales DX³


**Pág. 107**
Magnetotérmicos diferenciales DX³



**Pág. 109**
Interruptores automáticos DX³



**Pág. 117**
Bloques diferenciales adaptables DX³



**Pág. 119**
Auxiliares



**Pág. 129**
Limitadores de sobretensiones sector terciario-industrial


**Pág. 131**
Limitadores. Características técnicas


**Pág. 134**
Conmutadores y conmutadores rotativos



**Pág. 136**
Pulsadores, interruptores y pilotos luminosos



**Pág. 136**
Telerruptores CX³


**Pág. 137**
Auxiliares para telerruptores CX³


**Pág. 139**
Auxiliares para contactores CX³



**Pág. 140**
Características y tabla de selección. Contactores CX³



**Pág. 143**
Minuterías



**Pág. 144**
Interruptores horarios programables



**Pág. 146**
Interruptores crepusculares


**Pág. 147**
Interruptores y contadores horarios


**Pág. 150**
Reguladores de potencia



**Pág. 152**
Tomas de corriente y soportes especiales


**Pág. 152**
Fuentes de alimentación


**Pág. 152**
Transformadores, timbres y zumbadores

# DX³ interruptores diferenciales 16 a 100 A

**protección de cabecera/protección de salidas**




| Modo de conexión | RX³ (pág. 104) | TX³ (pág. 105) | | DX³ (pág. 106) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de polos** | 2P | 2P | 4P | 2P | 4P |
| **Intensidad nominal (A)** | 25-40 | 25-40 | | 16-25-40-63-80 | 25-40-63-80-100 |
| **Bornas de tornillos** | • | • | | • | • |
| **Tipos** | AC/A | AC | | AC/A/F/B | AC/A/F/B |
| **Sensibilidad (mA)** | 30 | | | 10-30-300-300 selectivo | 30-300-300 selectivo-500 |
| **Resistencia a la corriente de cortocircuito** | según la protección asociada aguas arriba | | | | |
| **Dimensiones (número de módulos)** | 2 | 2 | 4 | 2 (4 módulos para el tipo B) | 4 |
| **Características de funcionamiento** | | | | | |
| **Frecuencia nominal** | 50 Hz/60 Hz | | | | |
| **Tensión nominal** | 230 V∿ | 230 V∿ | 400 W | 230 V∿ | 400 V∿ |
| **Funcionalidades DX³** | | | | | |
| **Grado de protección** | IP 40 cara frontal - IP 20 bornes - IK 04 | | | | |
| **Temperatura de funcionamiento** | –25 °C a +40 °C | | | | |
| **Auxiliares (pág. 153)** | | | | Admiten los auxiliares comunes a toda la gama | |
| **Mecanismo de rearme automático (STOP&GO) (pág. 154)** | | | | • | |
| **Enclavamiento** | | | | Candado posible en posición abierta o cerrada | |
| **Normas** | EN 61008 - 1 | | | | |

# DX³ magnetotérmicos diferenciales monobloque 6 a 63 A

## protección de cabecera/protección de salidas




| Modo de conexión | Tipo | DX³ 6000 - 10 kA (pág. 107) | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de bornas** | | Tornillo | |
| **Número de polos** | | 1P+N | 4P |
| **Intensidad nominal (A)** | | 6 a 40 | 10 a 63 |
| **Tipo de curva** | | | |
| **Tipos de detección diferencial** | | AC/F | AC/A/F |
| **Sensibilidad (mA)** | | 10-30-300 | 30-300 |
| **Dimensiones (n.º de módulos de 17,5 mm)** | | 2 | 4 módulos 32 A<br>7 módulos 40 A |
| **Poder de corte** | | | |
| **Icn (A) según EN 60898-1** | **127/230 V∿ y 230/400 V∿ (230 V∿ para los F+N)** | 6000 | |
| **Icu (kA) según EN 60947-2** | | | |
| | **230/400 V∿ (trifásico)** | - | 10 |
| | **230 V∿ (entre F y N) o en trifásico 230 V** | 25 | 25 |
| **Características de funcionamiento** | | | |
| **Frecuencia nominal** | | 50/60 Hz | |
| **Tensión nominal** | | 230 V∿ | 400 V∿ |
| **Protección contra los disparos intempestivos en líneas expuestas a frecuentes perturbaciones. Garantía de continuidad de servicio** | | • (F) | |
| **Funcionalidades DX³** | | | |
| **Grado de protección** | | IP 40 (cara frontal) e IP 20 (bornes) - IK 04 | |
| **Temperatura de funcionamiento** | | De –25 °C a +40 °C | De –25 °C a +70 °C |
| **Auxiliares (pág. 153)** | | Admiten los auxiliares comunes a toda la gama | |
| **Mando a distancia (pág. 154)** | | • | • |
| **Mecanismo de rearme automático (STOP&GO) (pág. 154)** | | • | |
| **Enclavamiento** | | Candado posible en posición abierta o cerrada (accesorio de candado) | |
| **Normas** | | EN 61009-1 | |

# DX³ magnetotérmicos de 1 a 125 A


## protección de salidas







| | ICP-M (pág. 142) | | | | | RX³ (pág. 104) | | TX³ (pág. 105) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bornas con tornillo: con guía de cables (bornas equipadas con un obturador)** | • | | | | | • | | • | | | | |
| **Tipo de curvas** | ICP-M | | | | | C | | C | | | | |
| **Polaridad** | 1P | 1P+N | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 2P | 1P | 1P+N | 2P | 3P | 4P |
| **Calibre Corriente asignada In (A) a 30 °C** | 5 a 50 A | | | | | 10 a 40 | 10 a 40 | 6 a 40 | 6 a 40 | 6 a 40 | 6 a 40 | 6 a 40 |
| **Poder de corte** | | | | | | | | | | | | |
| **Icn (A) según EN 60898-1** | | | | | | | | | | | | |
| **127/230 V∿ y 230/400 V∿ (230 V∿ para los F+N)** | 6000 | | | | | 6000 | | 6000 | | | | |
| **Icu (kA) según EN 60947-2** | | | | | | | | | | | | |
| **230/400 V∿ (trifásico)** | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **230 V∿ (entre F y N) o en trifásico 230 V** | / | / | / | / | / | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Características de funcionamiento** | | | | | | | | | | | | |
| **Frecuencia nominal** | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | |
| **Tensión nominal** | 230 V∿ | 230 V∿ | 400 V∿ | 400 V∿ | 400 V∿ | 230 V∿ | | 230 V∿ | 230 V∿ | 230/ 400 V∿ | 400 V∿ | 400 V∿ |
| **Clase protección** | IP 20 - IK 02 | | | | | | | | | | | |
| **N.º de módulos de 17,5 mm** | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| **Funcionalidades Lexic** | | | | | | | | | | | | |
| **Seccionamiento corte plenamente aparente** | Visualización del estado de los contactos marcado en la maneta - I-ON sobre fondo rojo = contactos cerrados y 0/OFF sobre fondo verde = contactos abiertos | | | | | | | | | | | |
| **Portaetiquetas** | Seguridad mejorada mediante la identificación de los productos del circuito integrado | | | | | | | | | | | |
| **Temperatura de funcionamiento** | De –25 °C a +70 °C | | | | | | | | | | | |
| **Bloque diferencial adaptable** | | | | | | | | | | | | |
| **Auxiliares comunes** | | | | | | | | | | | | |
| **Mando a distancia** | | | | | | | | | | | | |
| **Bloqueo de la maneta** | Posibilidad de bloqueo en posición abierta o cerrada mediante accesorio | | | | | | | | | | | |
| **Normas** | UNE 20317 y UNE-EN 60898-1 | | | | | UNE-EN 60898-1 | | | | | | |



| DX³ 6000 - 10 kA (pág. 109) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conexión** | | | | | | | | | | | | | |
| **Bornas con tornillo: con guía de cables (bornas equipadas con un obturador)** | • | | | • | | | | | | • | | | |
| **Tipo de curva** | B | | | C | | | | | | D | | | |
| **Número de polos** | 2P | 3P | 4P | 1P | 1P+N | 1P+N | 2P | 3P | 4P | 1P | 2P | 3P | 4P |
| **Calibre Intensidad asignada In (A) a 30 °C** | 6 a 63 | 6 a 63 | 6 a 63 | 1 a 63 | 6 a 40 | 1 a 63 | 1 a 63 | 1 a 63 | 1 a 63 | 6 a 63 | 6 a 63 | 6 a 63 | 6 a 63 |
| **Poder de corte** | | | | | | | | | | | | | |
| **Icn (A) según EN 60898-1** | | | | | | | | | | | | | |
| **127/230 V~ y 230/400 V~ (230 V~ para los Ph+N)** | 6000 | | | | | | | | | | | | |
| **Icu (kA) según EN 60947-2** | | | | | | | | | | | | | |
| **230/400 V~ (trifásico)** | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| **230 V~ (entre Ph y N) o en trifásico 230 V** | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 |
| **Características de funcionamiento** | | | | | | | | | | | | | |
| **Frecuencia nominal** | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| **Tensión nominal** | 230/400 V~ | | | 230/ 400 V~ | 230 V~ | 230 V~ | 230/400 V~ | | | 230/400 V~ | | | |
| **Grado de protección** | IP 20 - IK 02 | | | | | | | | | | | | |
| **Dimensiones (número de módulos)** | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Funcionalidades DX³** | | | | | | | | | | | | | |
| **Seccionamiento con corte plenamente aparente** | Visualización del estado de los contactos por marcado de la maneta - I-ON sobre fondo rojo = contactos cerrados y O-OFF sobre fondo verde = contactos abiertos | | | | | | | | | | | | |
| **Portaetiquetas** | Seguridad reforzada mediante una señalización de los circuitos integrada en los productos | | | | | | | | | | | | |
| **Temperatura de funcionamiento** | De –25 °C a +70 °C | | | | | | | | | | | | |
| **Bloque diferencial adaptable (pág. 155)** | • | | | | | • | • | | | | • | | |
| **Auxiliarización común (pág. 157)** | Admiten los auxiliares comunes a toda la gama | | | | | | | | | | | | |
| **Mando a distancia (pág. 157)** | • | | | • | | | | | | • | | | |
| **Enclavamiento** | Candado posible en posición abierta o cerrada (accesorio de candado) | | | | | | | | | | | | |
| **Normas** | EN 60898-1 | | | | | | | | | | | | |

# DX³ magnetotérmicos de 1 a 125 A

## protección de salidas



| | DX³ 10000 - 16 kA (pág. 112) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bornas con tornillo: con guía de cables (bornas equipadas con un obturador)** | • | | | • | | | | • | | | |
| **Curvas** | B | | | C | | | | D | | | |
| **Polaridad** | 2P | 3P | 4P | 1P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |
| **Calibre Intensidad nominal In (A)** | 80 a 100 | 80 a 100 | 80 a 100 | 6 a 63 | 6 a 125 | 6 a 125 | 6 a 125 | 80 a 125 | 80 a 125 | 80 a 125 | |
| **Poder de corte** | | | | | | | | | | | |
| **Icn (A) según EN 60898-1** | | | | | | | | | | | |
| **127/230 V∿ y 230/400 V∿ (230 VA para los Ph+N)** | 10000 | | | 10000 | | | | 10000 | | | |
| **Icu (kA) según EN 60947-2** | | | | | | | | | | | |
| **230/400 V∿ (trifásico)** | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| **230 VA (entre Ph y N) o en trifásico 230 V** | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| **Características de funcionamiento** | | | | | | | | | | | |
| **Frecuencia nominal** | 50/60 Hz | | | | | | | | | | |
| **Tensión nominal** | 230/400 VA | | | 230/400 VA | | | | 230/400 VA | | | |
| **Grado de protección** | IP 20 - IK 02 | | | | | | | | | | |
| **Dimensiones (número de módulos)** | 3 | 4,5 | 4,5 | < 80 A: 1<br>≥ 80 A: 1,5 | < 80 A: 2<br>≥ 80 A: 3 | < 80 A: 3<br>≥ 80 A: 4,5 | < 80 A: 4<br>≥ 80 A: 6 | 3 | 4,5 | 6 | |
| **Funcionalidades DX³** | | | | | | | | | | | |
| **Seccionamiento con corte plenamente aparente** | Visualización del estado de los contactos mediante un indicador (rojo = cerrado, verde = abierto) | | | | | | | | | | |
| **Portaetiquetas** | Seguridad reforzada mediante una señalización de los circuitos integrada en los productos | | | | | | | | | | |
| **Temperatura de funcionamiento** | De –25 °C a +70 °C | | | | | | | | | | |
| **Bloque diferencial adaptable** | • | | | | • | | | • | | | |
| **Auxiliarización (pág. 157)** | • | | | | | | | | | | |
| **Mando a distancia** | • [1] | | | | | | | | | | |
| **Enclavamiento** | Candado posible en posición abierta o cerrada (accesorio de candado) | | | | | | | | | | |
| **Normas** | EN 60898-1 y EN 60947-2 | | | | | | | | | | |

1. Automáticos 1 módulo/polo In < 80 A.









| | DX³ 25 kA (pág. 114) | | | | | | | | DX³ 36 kA (pág. 116) | | | DX³ 50 kA (pág. 116) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | • | | | | | | | | • | | | • | | |
| | C | | | | D | | | | C | | | C | | |
| | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P |
| | 6 a 125 | 6 a 125 | 6 a 125 | 6 a 125 | 6 a 125 | 6 a 40 | 6 a 125 | 6 a 125 | 10 a 80 | 10 a 80 | 10 a 80 | 10 a 63 | 10 a 63 | 10 a 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | - | | | - | | |
| | - | 25 | | | | | | | 36 | | | 50 | | |
| | 50 | | | | | | | | 72 | | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | |
| | 230/400 VA | | | | | | | | 230/400 VA | | | 230/400 VA | | |
| | IP 20 - IK 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 3 | 4,5 | 6 | 3 | 4,5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Visualización del estado de los contactos mediante un indicador (rojo = cerrado, verde = abierto) | | | | | | | | | | | | | |
| | Seguridad reforzada mediante una señalización de los circuitos integrada en los productos | | | | | | | | | | | | | |
| | De –25 °C a +70 °C | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | | | • | | | | • | | | • | | |
| | • | | | | | | | | • | | | • | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Candado posible en posición abierta o cerrada (accesorio de candado) | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 60947-2 | | | | | | | | | | | | | |

# magnetotérmicos RX³
## curva C 6000 A



4 199 37

Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1.
Tornillos imperdibles y de cabeza mixta.
Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido.

### Unipolares + neutro 230 V

| Emb. | Ref. Curva C | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 199 25 | 10 | 2 |
| 6 | 4 199 26 | 16 | 2 |
| 6 | 4 199 27 | 20 | 2 |
| 6 | 4 199 28 | 25 | 2 |
| 6 | 4 199 29 | 32 | 2 |
| 6 | 4 199 30 | 40 | 2 |

### Bipolares 230/400 V

| Emb. | Ref. Curva C | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 199 34 | 10 | 2 |
| 6 | 4 199 35 | 16 | 2 |
| 6 | 4 199 36 | 20 | 2 |
| 6 | 4 199 37 | 25 | 2 |
| 6 | 4 199 38 | 32 | 2 |
| 6 | 4 199 39 | 40 | 2 |

# diferenciales RX³ limitadores de sobretensiones



4 020 57



0 039 51

### Interruptores diferenciales

**Bipolares 230 V 30 mA tipos AC y A**
Conformes a la norma UNE-EN 61008-1:96, A11 y UNE-EN 61008-2-1.
Tornillos imperdibles y de cabeza mixta.
Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido.

| Emb. | Ref. Tipo AC | Ref. Tipo A | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 020 56 | 4 020 59 | 25 | 2 |
| 5 | 4 020 57 | 4 020 60 | 40 | 2 |

### Limitador de sobretensiones transitorias autoprotegido

Tipo 2. Imáx: 12 kA.
Protección de instalaciones domésticas y pequeño terciario. Protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos hasta 4,5 kA.
Bornas de entrada y salida superiores que permiten la derivación directa.
Equipado con 2 LED de señalización:
– Verde: limitador en estado de funcionamiento.

| Emb. | Ref. | | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 039 51 | Bipolar. | 2 |
| 1 | 0 039 54 | Cartucho de recambio para limitador ref. 0 039 51. | |

### Protección contra sobretensiones permanentes

Interruptor general automático con bobina de protección contra sobretensiones permanentes.
Conforme a la norma EN 50550.

| Emb. | Ref. | Curva C, Bipolares 230 V | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 024 10 | 25 A | 3 |
| 1 | 4 024 11 | 32 A | 3 |
| 1 | 4 024 12 | 40 A | 3 |

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CIRCUITOS[1] SEGÚN LA ITC-BT-25 DEL NUEVO R.E.B.T.**

| Circuitos de utilización | Electrificación básica | Electrificación elevada | Potencia prevista por toma (en W) | Tipo de toma | Calibre del interruptor automático (A) | N.º máx. de puntos de utilización o tomas por circuito | Sección mínima del conductor (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **C1** - Iluminación | | | 200 | P. de luz | 10 | 30 | 1,5 |
| **C2** - Tomas de uso general | | | 3450 | 2 P + T 16 A | 16 | 20 | 2,5 |
| **C3** - Cocina y horno | | | 5400 | 2 P + T 25 A | 25 | 2 | 6 |
| **C4** - Lavadora, lavavajillas y termo | | | 3450 | 2 P + T 16 A | 20 | 3 | 4 |
| **C5** - Baño y cuarto cocina | | | 3450 | 2 P + T 16 A | 16 | 6 | 2,5 |
| **C6** - Circuito adicional del tipo C1 | | | Igual que el C1 si existen más de 30 puntos de luz | | | | |
| **C7** - Circuito adicional del tipo C2 | | | Igual que el C2 si existen más de 20 tomas, o si la superficie útil de la vivienda es de más de 160 m² | | | | |
| **C8** - Calefacción | | | [2] | - | 25 | - | 6 |
| **C9** - Aire acondicionado | | | [2] | - | 25 | - | 6 |
| **C10** - Secadora | | | 3450 | 2 P + T 16 A | 16 | - | 2,5 |
| **C11** - Automatización | | | [3] | - | 10 | - | 1,5 |

1. La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
2. La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W.
3. La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W.

Además de las protecciones correspondientes a los circuitos de utilización se colocarán los siguientes elementos de protección:
– Un interruptor automático general de corte omnipolar y con un calibre mínimo de 25 A.
– Un interruptor diferencial de 30 mA por cada 5 circuitos instalados.

# magnetotérmicos TX³



4 035 76



4 036 16

Poder de corte: 6000A UNE-EN 60898-1.
Conexión por bornas protegidas contra los contactos directos (IP20).
Tornillos imperdibles.
Portaetiquetas incorporado.
Capacidad de embornamiento:
25 mm² flexible / 35 mm² rígido.

## Unipolares 230/400 V~

| Emb. | Ref. Curva C | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 035 74 | 6 | 1 |
| 10 | 4 035 75 | 10 | 1 |
| 10 | 4 035 76 | 16 | 1 |
| 10 | 4 035 77 | 20 | 1 |
| 10 | 4 035 78 | 25 | 1 |
| 10 | 4 035 79 | 32 | 1 |
| 10 | 4 035 80 | 40 | 1 |

## Unipolares + neutro 230 V~

| | Ref. Curva C | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 035 84 | 6 | 2 |
| 5 | 4 035 85 | 10 | 2 |
| 5 | 4 035 86 | 16 | 2 |
| 5 | 4 035 87 | 20 | 2 |
| 5 | 4 035 88 | 25 | 2 |
| 5 | 4 035 89 | 32 | 2 |
| 5 | 4 035 90 | 40 | 2 |

## Bipolares 230/400 V~

| | Ref. Curva C | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 036 04 | 6 | 2 |
| 5 | 4 036 05 | 10 | 2 |
| 5 | 4 036 06 | 16 | 2 |
| 5 | 4 036 07 | 20 | 2 |
| 5 | 4 036 08 | 25 | 2 |
| 5 | 4 036 09 | 32 | 2 |
| 5 | 4 036 10 | 40 | 2 |

## Tripolares 400 V~

| | Ref. Curva C | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 036 14 | 6 | 3 |
| 1 | 4 036 15 | 10 | 3 |
| 1 | 4 036 16 | 16 | 3 |
| 1 | 4 036 17 | 20 | 3 |
| 1 | 4 036 18 | 25 | 3 |
| 1 | 4 036 19 | 32 | 3 |
| 1 | 4 036 20 | 40 | 3 |

## Tetrapolares 400 V~

| | Ref. Curva C | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 036 24 | 6 | 4 |
| 1 | 4 036 25 | 10 | 4 |
| 1 | 4 036 26 | 16 | 4 |
| 1 | 4 036 27 | 20 | 4 |
| 1 | 4 036 28 | 25 | 4 |
| 1 | 4 036 29 | 32 | 4 |
| 1 | 4 036 30 | 40 | 4 |

# diferenciales TX³



4 030 32

Conforme a la norma UNE-EN 61008-1:96.
Tornillos imperdibles.
Portaetiquetas incorporado.
Capacidad de embornamiento:
25 mm² flexible / 35 mm² rígido.

## Bipolares 230 V~, 30mA

| Emb. | Ref. Tipo AC | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 030 32 | 25 | 2 |
| 5 | 4 030 33 | 40 | 2 |

## Tetrapolares 400 V~, 30mA

| | Ref. Tipo AC | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 030 04 | 25 | 4 |
| 1 | 4 030 05 | 40 | 4 |

## Tetrapolares 400 V~, 300mA

| | Ref. Tipo F | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 118 21* | 63 | 4 |

* Neutro a la derecha

## Interruptores diferenciales

**TX³ - 25 y 40 A**
**DX³ - 16, 25, 40, 63 y 80 A**

**Tabla de fusibles**

I²t, Ip Tab. 15 - § 9.11 EN 61008

gG Legrand



| In | 16 A | 25 A | 40 A | 63 A | 80 A |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ax | | | | | |
| 25 Ax | | | | | |
| 40 A | | | x | | |
| 63 A | | | | x | |
| 80 A | | | | | x |

Refs. en rojo: Nuevos productos

# interruptores diferenciales DX³


4 115 25


4 115 91


4 116 76


4 116 95

Características técnicas: pág. 122

Conformes a la norma EN 61008-1 y EN 62423.2012 (Tipos F y B).
Tipo AC ~: detectan los defectos de componente alterna.
Tipo A ~ : detectan los defectos de componentes alterna y continua (circuitos especializados: cocina, vitrocerámica, lavadora, etc.).
Tipo F ~ ⎍: detectan los defectos de componentes alterna y continua (tipo A) con una inmunidad reforzada a los disparos intempestivos (entornos con perturbaciones: circuitos informáticos, rayos, lámparas fluorescentes, etc.).
Tipo B ~ ⎓: detectan los defectos de componentes alterna y continua y los defectos de corriente continua sin ondulación.
Compatibles con auxiliares excepto los tipo B.
Entrada superior y salida inferior por bornas con tornillos.

## Bipolares 230 V~

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | In (A) | N.° de módulos |
|---|---|---|---|---|
| | | **Tipo AC ~** | | |
| 1 | 4 115 00 | 10 | 16 | 2 |
| 1 | 4 115 04 | 30 | 25 | 2 |
| 1 | 4 115 05 | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 115 06 | 30 | 63 | 2 |
| 1 | 4 115 07 | 30 | 80 | 2 |
| 1 | 4 115 08 | 30 | 100 | 2 |
| 1 | 4 115 24 | 300 | 25 | 2 |
| 1 | 4 115 25 | 300 | 40 | 2 |
| 1 | 4 115 26 | 300 | 63 | 2 |
| 1 | 4 115 27 | 300 | 80 | 2 |
| 1 | 4 115 28 | 300 | 100 | 2 |
| 1 | 4 115 43 | 300 selectivo | 63 | 2 |
| | | **Tipo A ~** | | |
| 1 | 4 115 54 | 30 | 25 | 2 |
| 1 | 4 115 55 | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 115 56 | 30 | 63 | 2 |
| 1 | 4 115 69 | 300 | 25 | 2 |
| 1 | 4 115 70 | 300 | 40 | 2 |
| 1 | 4 115 71 | 300 | 63 | 2 |
| | | **Tipo F ~ ⎍** | | |
| | 4 115 90 | 30 | 25 | 2 |
| 1 | 4 115 91 | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 115 92 | 30 | 63 | 2 |
| | | **Tipo B ~ ⎓** (1) | | |
| 1 | 4 118 42* | 30 | 40 | 4 |
| 1 | 4 118 43* | 30 | 63 | 4 |
| 1 | 4 118 44* | 300 | 40 | 4 |
| 1 | 4 118 45* | 300 | 63 | 4 |

## Tetrapolares 400 V~

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | In (A) | N.° de módulos |
|---|---|---|---|---|
| | | **Tipo AC ~** | | |
| 1 | 4 116 60 | 30 | 25 | 4 |
| 1 | 4 116 61 | 30 | 40 | 4 |
| 1 | 4 116 62 | 30 | 63 | 4 |
| 1 | 4 116 63 | 30 | 80 | 4 |
| 1 | 4 116 64 | 300 | 25 | 4 |
| 1 | 4 116 65 | 300 | 40 | 4 |
| 1 | 4 116 66 | 300 | 63 | 4 |
| 1 | 4 116 67 | 300 | 80 | 4 |
| 1 | 4 116 68 | 300 selectivo | 40 | 4 |
| 1 | 4 116 69 | 300 selectivo | 63 | 4 |
| 1 | 4 117 33* | 500 | 40 | 4 |
| 1 | 4 117 34* | 500 | 63 | 4 |
| 1 | 4 117 35* | 500 | 80 | 4 |
| | | **Tipo A ~** | | |
| 1 | 4 116 74 | 30 | 25 | 4 |
| 1 | 4 116 75 | 30 | 40 | 4 |
| 1 | 4 116 76 | 30 | 63 | 4 |
| 1 | 4 116 78 | 30 | 100 | 4 |
| 1 | 4 116 84 | 300 | 25 | 4 |
| 1 | 4 116 85 | 300 | 40 | 4 |
| 1 | 4 116 86 | 300 | 63 | 4 |
| 1 | 4 116 88 | 300 | 100 | 4 |
| 1 | 4 117 90* | 500 | 40 | 4 |
| 1 | 4 117 91* | 500 | 63 | 4 |
| 1 | 4 117 92* | 500 | 80 | 4 |
| 1 | 4 117 93* | 500 | 100 | 4 |
| | | **Tipo F ~ ⎍** | | |
| 1 | 4 116 94 | 30 | 25 | 4 |
| 1 | 4 116 95 | 30 | 40 | 4 |
| 1 | 4 116 96 | 30 | 63 | 4 |
| 1 | 4 116 97 | 30 | 80 | 4 |
| | | **Tipo B ~ ⎓** (1) | | |
| 1 | 4 118 46* | 30 | 40 | 4 |
| 1 | 4 118 47* | 30 | 63 | 4 |
| 1 | 4 118 48* | 300 | 40 | 4 |
| 1 | 4 118 49* | 300 | 63 | 4 |

(1) Contacto auxiliar específico ref. 406259.

* Productos sin marca N.

# interruptores automáticos diferenciales monobloque

## DX³ 6000 - 10 kA curva C
## protección de salidas Uni + Neutro



4 107 94

Características técnicas: pág. 122

Conformes a la norma UNE-EN 61009-1.
Poder de corte:
6000 - UNE-EN 60898-1.
10 kA - UNE-EN 60947-2.
Tipo AC: detectan los defectos de componente alterna.
Tipo F: detectan los defectos de componentes alterna y continua, con inmunidad reforzada a los disparos intempestivos.

### Uni + Neutro 230 V

**Tipo AC**
Aparatos con marca excepto 40 A

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 107 80 | 10 | 10 | 2 |
| 1 | 4 107 81 | 10 | 16 | 2 |
| 1 | 4 107 91 | 30 | 6 | 2 |
| 1 | 4 107 92 | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 4 107 93 | 30 | 16 | 2 |
| 1 | 4 107 94 | 30 | 20 | 2 |
| 1 | 4 107 95 | 30 | 25 | 2 |
| 1 | 4 107 96 | 30 | 32 | 2 |
| 1 | 4 107 97 | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 108 19 | 300 | 6 | 2 |
| 1 | 4 108 20 | 300 | 10 | 2 |
| 1 | 4 108 21 | 300 | 16 | 2 |
| 1 | 4 108 22 | 300 | 20 | 2 |
| 1 | 4 108 23 | 300 | 25 | 2 |
| 1 | 4 108 24 | 300 | 32 | 2 |
| 1 | 4 108 25 | 300 | 40 | 2 |

**Tipo F**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 108 53* | 30 | 6 | 2 |
| 1 | 4 108 54* | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 4 108 55* | 30 | 16 | 2 |
| 1 | 4 108 56* | 30 | 20 | 2 |
| 1 | 4 108 57* | 30 | 25 | 2 |
| 1 | 4 108 58* | 30 | 32 | 2 |
| 1 | 4 108 59* | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 108 81* | 300 | 6 | 2 |
| 1 | 4 108 82* | 300 | 10 | 2 |
| 1 | 4 108 83* | 300 | 16 | 2 |
| 1 | 4 108 84* | 300 | 20 | 2 |
| 1 | 4 108 85* | 300 | 25 | 2 |
| 1 | 4 108 86* | 300 | 32 | 2 |

* Productos sin marca .

# interruptores automáticos diferenciales monobloque

## DX³ 6000 - 10 kA curva C
## protección de las salidas tetrapolares



4 111 92



4 112 41

Características técnicas: pág. 122

Conformes a la norma UNE-EN 61009-1.
Poder de corte:
6000 - UNE-EN 60898-1.
10 kA - UNE-EN 60947-2.
Tipo AC : detectan los defectos de componente alterna.
Tipo A: detectan los defectos de componentes alterna y continua.

### Tetrapolares 400 V

**Tipo AC curva C**
Aparatos con marca excepto 40 A, 50 A y 63 A

| Emb. | Ref. Tornillo/tornillo | Sensibilidad (mA) | In (A) | N. º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 111 85 | 30 | 10 | 4 |
| 1 | 4 111 86 | 30 | 16 | 4 |
| 1 | 4 111 87 | 30 | 20 | 4 |
| 1 | 4 111 88 | 30 | 25 | 4 |
| 1 | 4 111 89 | 30 | 32 | 4 |
| 1 | 4 111 90 | 30 | 40 | 7 |
| 1 | 4 111 91 | 30 | 50 | 7 |
| 1 | 4 111 92 | 30 | 63 | 7 |
| 1 | 4 112 04 | 300 | 10 | 4 |
| 1 | 4 112 05 | 300 | 16 | 4 |
| 1 | 4 112 06 | 300 | 20 | 4 |
| 1 | 4 112 07 | 300 | 25 | 4 |
| 1 | 4 112 08 | 300 | 32 | 4 |
| 1 | 4 112 09 | 300 | 40 | 7 |
| 1 | 4 112 10 | 300 | 50 | 7 |
| 1 | 4 112 11 | 300 | 63 | 7 |

**Tipo A curva C**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 112 33 | 30 | 10 | 4 |
| 1 | 4 112 34 | 30 | 16 | 4 |
| 1 | 4 112 35 | 30 | 20 | 4 |
| 1 | 4 112 36 | 30 | 25 | 4 |
| 1 | 4 112 37 | 30 | 32 | 4 |
| 1 | 4 112 38 | 300 | 10 | 4 |
| 1 | 4 112 39 | 300 | 16 | 4 |
| 1 | 4 112 40 | 300 | 20 | 4 |
| 1 | 4 112 41 | 300 | 25 | 4 |
| 1 | 4 112 42 | 300 | 32 | 4 |

**Tipo F**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 112 44* | 30 | 16 | 4 |
| 1 | 4 112 45* | 30 | 20 | 4 |
| 1 | 4 112 46* | 30 | 25 | 4 |
| 1 | 4 112 47* | 30 | 32 | 4 |

Auxiliares pág. 119.
Peines de conexión pág. 266.


# ICP-M

**interruptor de control de potencia hasta 50 A**
**6000 A curva ICP-M**


6 030 07


6 030 21


6 030 53


6 030 81

Interruptores automáticos magnetotérmicos.
Curva ICP-M, según la Norma UNE 20317.
Poder de corte: 6000 A UNE 20317.
Utilización: Interruptor de Control de Potencia del abonado.
Tornillos imperdibles.
Portaetiquetas incorporado.

## Unipolares 230/400 V~

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 030 03 | 5 | 1 |
| 10 | 6 030 04 | 7,5 | 1 |
| 10 | 6 030 05 | 10 | 1 |
| 10 | 6 030 06 | 15 | 1 |
| 10 | 6 030 07 | 20 | 1 |
| 10 | 6 030 08 | 25 | 1 |
| 10 | 6 030 09 | 30 | 1 |
| 10 | 6 030 10 | 35 | 1 |
| 10 | 6 030 11 | 40 | 1 |
| 10 | 6 030 12 | 45 | 1 |
| 10 | 6 030 13 | 50 | 1 |

## Unipolares + neutro 230 V~

| | | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 030 18 | 5 | 2 |
| 5 | 6 030 19 | 7,5 | 2 |
| 5 | 6 030 20 | 10 | 2 |
| 5 | 6 030 21 | 15 | 2 |
| 5 | 6 030 22 | 20 | 2 |
| 5 | 6 030 23 | 25 | 2 |
| 5 | 6 030 24 | 30 | 2 |
| 5 | 6 030 25 | 35 | 2 |
| 5 | 6 030 26 | 40 | 2 |
| 5 | 6 030 27 | 45 | 2 |
| 5 | 6 030 28 | 50 | 2 |

## Bipolares 230/400 V~

| | | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 030 33 | 5 | 2 |
| 5 | 6 030 34 | 7,5 | 2 |
| 5 | 6 030 35 | 10 | 2 |
| 5 | 6 030 36 | 15 | 2 |
| 5 | 6 030 37 | 20 | 2 |
| 5 | 6 030 38 | 25 | 2 |
| 5 | 6 030 39 | 30 | 2 |
| 5 | 6 030 40 | 35 | 2 |
| 5 | 6 030 41 | 40 | 2 |
| 5 | 6 030 42 | 45 | 2 |
| 5 | 6 030 43 | 50 | 2 |

## Tripolares 400 V~

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 030 48 | 5 | 3 |
| 1 | 6 030 49 | 7,5 | 3 |
| 1 | 6 030 50 | 10 | 3 |
| 1 | 6 030 51 | 15 | 3 |
| 1 | 6 030 52 | 20 | 3 |
| 1 | 6 030 53 | 25 | 3 |
| 1 | 6 030 54 | 30 | 3 |
| 1 | 6 030 55 | 35 | 3 |
| 1 | 6 030 56 | 40 | 3 |
| 1 | 6 030 57 | 45 | 3 |
| 1 | 6 030 58 | 50 | 3 |

## Tetrapolares 400 V~

| | | Intensidad nominal (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 030 78 | 5 | 4 |
| 1 | 6 030 79 | 7,5 | 4 |
| 1 | 6 030 80 | 10 | 4 |
| 1 | 6 030 81 | 15 | 4 |
| 1 | 6 030 82 | 20 | 4 |
| 1 | 6 030 83 | 25 | 4 |
| 1 | 6 030 84 | 30 | 4 |
| 1 | 6 030 85 | 35 | 4 |
| 1 | 6 030 86 | 40 | 4 |
| 1 | 6 030 87 | 45 | 4 |
| 1 | 6 030 88 | 50 | 4 |

# interruptores automáticos

## DX³ 6000 - 10 kA curva C
## protección de salidas



4 076 63



4 077 28




Características técnicas: pág. 121

Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.
Poder de corte:
6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro).
10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro).
Productos con marca N excepto IP+N 2 módulos.

### Unipolares 230/400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 076 62 | 1 | 1 |
| 1 | 4 076 63 | 2 | 1 |
| 1 | 4 076 64 | 3 | 1 |
| 1 | 4 076 66 | 6 | 1 |
| 10 | 4 076 68 | 10 | 1 |
| 10 | 4 076 70 | 16 | 1 |
| 1 | 4 076 71 | 20 | 1 |
| 1 | 4 076 72 | 25 | 1 |
| 1 | 4 076 73 | 32 | 1 |
| 1 | 4 076 74 | 40 | 1 |
| 1 | 4 076 75 | 50 | 1 |
| 1 | 4 076 76 | 63 | 1 |

### Uni + Neutro 230 V~

| Emb. | Ref. 1 módulo | Ref. 2 módulos | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 077 48 | 1 | 2 |
| 1 | | 4 077 49 | 2 | 2 |
| 1 | | 4 077 50 | 3 | 2 |
| 1 | 4 077 24 | 4 077 52 | 6 | 1 2 |
| 10/5 | 4 077 26 | 4 077 54 | 10 | 1 2 |
| 10/5 | 4 077 28 | 4 077 56 | 16 | 1 2 |
| 10/1 | 4 077 29 | 4 077 57 | 20 | 1 2 |
| 1 | 4 077 30 | 4 077 58 | 25 | 1 2 |
| 1 | 4 077 31 | 4 077 59 | 32 | 1 2 |
| 1 | 4 077 32 | 4 077 60 | 40 | 1 2 |
| 1 | | 4 077 61 | 50 | 2 |
| 1 | | 4 077 62 | 63 | 2 |

Auxiliares pág. 119.
Bloques diferenciales pág. 117-118.
Peines pág. 266.

# interruptores automáticos

## DX³ 6000 - 10 kA curva C
## protección de salidas



4 078 03




Características técnicas: pág. 121

Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.
Poder de corte:
6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 V~.
10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Bipolares 230/400 V~

230 V~: 25 kA según EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 077 92 | 1 | 2 |
| 1 | 4 077 93 | 2 | 2 |
| 1 | 4 077 94 | 3 | 2 |
| 1 | 4 077 96 | 6 | 2 |
| 5 | 4 077 98 | 10 | 2 |
| 5 | 4 078 00 | 16 | 2 |
| 1 | 4 078 01 | 20 | 2 |
| 1 | 4 078 02 | 25 | 2 |
| 5 | 4 078 03 | 32 | 2 |
| 1 | 4 078 04 | 40 | 2 |
| 1 | 4 078 05 | 50 | 2 |
| 1 | 4 078 06 | 63 | 2 |

### Tripolares 400 V~

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 078 51 | 1 | 3 |
| 1 | 4 078 52 | 2 | 3 |
| 1 | 4 078 53 | 3 | 3 |
| 1 | 4 078 55 | 6 | 3 |
| 1 | 4 078 57 | 10 | 3 |
| 1 | 4 078 59 | 16 | 3 |
| 1 | 4 078 60 | 20 | 3 |
| 1 | 4 078 61 | 25 | 3 |
| 1 | 4 078 62 | 32 | 3 |
| 1 | 4 078 63 | 40 | 3 |
| 1 | 4 078 64 | 50 | 3 |
| 1 | 4 078 65 | 63 | 3 |

Bloques diferenciales adaptables, véase la pág. 117.



# interruptores automáticos

## DX³ 6000 - 10 kA curva C
## protección de salidas






4 079 34

Características técnicas: pág. 121

Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.
Poder de corte:
6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 V~.
10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Tetrapolares 400 V~

230 V~: 25 kA según EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 079 20 | 1 | 4 |
| 1 | 4 079 21 | 2 | 4 |
| 1 | 4 079 22 | 3 | 4 |
| 1 | 4 079 24 | 6 | 4 |
| 1 | 4 079 26 | 10 | 4 |
| 1 | 4 079 28 | 16 | 4 |
| 1 | 4 079 29 | 20 | 4 |
| 1 | 4 079 30 | 25 | 4 |
| 1 | 4 079 31 | 32 | 4 |
| 1 | 4 079 32 | 40 | 4 |
| 1 | 4 079 33 | 50 | 4 |
| 1 | 4 079 34 | 63 | 4 |

Bloques diferenciales adaptables, véase la pág. 117-118.



# interruptores automáticos

## DX³ 6000 - 10 kA curva B
## protección de salidas





4 075 12 4 076 30

Características técnicas: pág. 121

Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.
Poder de corte:
6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 V~.
10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 VA: 25 kA según EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 075 06 | 6 | 2 |
| 1 | 4 075 07 | 10 | 2 |
| 1 | 4 075 09 | 16 | 2 |
| 1 | 4 075 10 | 20 | 2 |
| 1 | 4 075 11 | 25 | 2 |
| 1 | 4 075 12 | 32 | 2 |
| 1 | 4 075 13 | 40 | 2 |
| 1 | 4 075 14 | 50 | 2 |
| 1 | 4 075 15 | 63 | 2 |

### Tripolares 400 V~

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 075 58 | 6 | 3 |
| 1 | 4 075 59 | 10 | 3 |
| 1 | 4 075 61 | 16 | 3 |
| 1 | 4 075 62 | 20 | 3 |
| 1 | 4 075 63 | 25 | 3 |
| 1 | 4 075 64 | 32 | 3 |
| 1 | 4 075 65 | 40 | 3 |
| 1 | 4 075 66 | 50 | 3 |
| 1 | 4 075 67 | 63 | 3 |

### Tetrapolares 400 V~

Poder de corte a 230 VA: 25 kA según EN 60947-2

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 076 21 | 6 | 4 |
| 1 | 4 076 22 | 10 | 4 |
| 1 | 4 076 24 | 16 | 4 |
| 1 | 4 076 25 | 20 | 4 |
| 1 | 4 076 26 | 25 | 4 |
| 1 | 4 076 27 | 32 | 4 |
| 1 | 4 076 28 | 40 | 4 |
| 1 | 4 076 29 | 50 | 4 |
| 1 | 4 076 30 | 63 | 4 |

Auxiliares pág. 119.
Bloques diferenciales pág. 117-118.
Peines pág. 266.

# interruptores automáticos

## DX³ 6000 - 10 kA curva D
## protección de salidas


4 079 67


4 080 33


4 080 92

Características técnicas: pág. 121

Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.
Poder de corte:
6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 V~.
10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Unipolares 230/400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 079 67 | 6 | 1 |
| 1 | 4 079 69 | 10 | 1 |
| 1 | 4 079 71 | 16 | 1 |
| 1 | 4 079 72 | 20 | 1 |
| 1 | 4 079 73 | 25 | 1 |
| 1 | 4 079 74 | 32 | 1 |
| 1 | 4 079 75 | 40 | 1 |
| 1 | 4 079 76 | 50 | 1 |
| 1 | 4 079 77 | 63 | 1 |

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 V~: 25 kA según EN 60947-2

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 080 27 | 6 | 2 |
| 1 | 4 080 29 | 10 | 2 |
| 1 | 4 080 31 | 16 | 2 |
| 1 | 4 080 32 | 20 | 2 |
| 1 | 4 080 33 | 25 | 2 |
| 1 | 4 080 34 | 32 | 2 |
| 1 | 4 080 35 | 40 | 2 |
| 1 | 4 080 36 | 50 | 2 |
| 1 | 4 080 37 | 63 | 2 |

### Tripolares 400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 080 85 | 6 | 3 |
| 1 | 4 080 87 | 10 | 3 |
| 1 | 4 080 89 | 16 | 3 |
| 1 | 4 080 90 | 20 | 3 |
| 1 | 4 080 91 | 25 | 3 |
| 1 | 4 080 92 | 32 | 3 |
| 1 | 4 080 93 | 40 | 3 |
| 1 | 4 080 94 | 50 | 3 |
| 1 | 4 080 95 | 63 | 3 |


### Tetrapolares 400 V~

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 081 43 | 6 | 4 |
| 1 | 4 081 45 | 10 | 4 |
| 1 | 4 081 47 | 16 | 4 |
| 1 | 4 081 48 | 20 | 4 |
| 1 | 4 081 49 | 25 | 4 |
| 1 | 4 081 50 | 32 | 4 |
| 1 | 4 081 51 | 40 | 4 |
| 1 | 4 081 52 | 50 | 4 |
| 1 | 4 081 53 | 63 | 4 |

Auxiliares pág. 119.
Bloques diferenciales pág. 117-118.
Peines pág. 266.

# interruptores automáticos

## DX³ 10000 - 16 kA curva C
## protección de salidas



4 092 05



Maneta amarilla = 16 kA



4 092 60



4 093 64

Características técnicas: pág. 121

Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.
Poder de corte:
10000 - UNE-EN 60898-1 - 400 V~.
16 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.
Aparatos con marco N hasta 63 A.
Compatibles con auxiliares (pág. 157).

### Unipolares 230/400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 091 11 | 6 | 1 |
| 1 | 4 091 12 | 10 | 1 |
| 1 | 4 091 14 | 16 | 1 |
| 1 | 4 091 15 | 20 | 1 |
| 1 | 4 091 16 | 25 | 1 |
| 1 | 4 091 17 | 32 | 1 |
| 1 | 4 091 18 | 40 | 1 |
| 1 | 4 091 19 | 50 | 1 |
| 1 | 4 091 20 | 63 | 1 |
| 1 | 4 091 40 | 80 | 1,5 |

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 V~: 32 kA según EN 60947-2

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 091 99 | 6 | 2 |
| 1 | 4 092 00 | 10 | 2 |
| 1 | 4 092 02 | 16 | 2 |
| 1 | 4 092 03 | 20 | 2 |
| 1 | 4 092 04 | 25 | 2 |
| 1 | 4 092 05 | 32 | 2 |
| 1 | 4 092 06 | 40 | 2 |
| 1 | 4 092 07 | 50 | 2 |
| 1 | 4 092 08 | 63 | 2 |
| 1 | 4 092 28[1] | 80 | 3 |
| 1 | 4 092 29[1] | 100 | 3 |
| 1 | 4 092 30[1] | 125 | 3 |

### Tripolares 400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 092 51 | 6 | 3 |
| 1 | 4 092 52 | 10 | 3 |
| 1 | 4 092 54 | 16 | 3 |
| 1 | 4 092 55 | 20 | 3 |
| 1 | 4 092 56 | 25 | 3 |
| 1 | 4 092 57 | 32 | 3 |
| 1 | 4 092 58 | 40 | 3 |
| 1 | 4 092 59 | 50 | 3 |
| 1 | 4 092 60 | 63 | 3 |
| 1 | 4 092 80[1] | 80 | 4,5 |
| 1 | 4 092 81[1] | 100 | 4,5 |
| 1 | 4 092 82[1] | 125 | 4,5 |

### Tetrapolares 400 V~


| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 093 33 | 6 | 4 |
| 1 | 4 093 34 | 10 | 4 |
| 1 | 4 093 36 | 16 | 4 |
| 1 | 4 093 37 | 20 | 4 |
| 1 | 4 093 38 | 25 | 4 |
| 1 | 4 093 39 | 32 | 4 |
| 1 | 4 093 40 | 40 | 4 |
| 1 | 4 093 41 | 50 | 4 |
| 1 | 4 093 42 | 63 | 4 |
| 1 | 4 093 62[1] | 80 | 6 |
| 1 | 4 093 63[1] | 100 | 6 |
| 1 | 4 093 64[1] | 125 | 6 |

Auxiliares pág. 119.
Bloques diferenciales pág. 117-118.
Peines pág. 266.

1. No admite peines.

# interruptores automáticos

## DX³ 10000 - 16 kA curva B protección de salidas



4 090 15

Maneta amarilla = 16 kA

Características técnicas: pág. 121

Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.
Poder de corte:
10000 - UNE-EN 60898-1 - 400 V~.
16 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 VA: 32 kA según EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 089 66[1] | 80 | 3 |
| 1 | 4 089 67[1] | 100 | 3 |

### Tripolares 400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 090 15[1] | 80 | 4,5 |
| 1 | 4 090 16[1] | 100 | 4,5 |


### Tetrapolares 400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 090 89[1] | 80 | 6 |
| 1 | 4 090 90[1] | 100 | 6 |

1. No admite peines.

# interruptores automáticos

## DX³ 10000 - 16 kA curva D protección de salidas



4 095 08

Maneta amarilla = 16 kA

Características técnicas: pág. 121

Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.
Poder de corte:
10000 - UNE-EN 60898-1 - 400 V~.
16 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 V~: 32 kA según EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 094 58 | 80 | 3 |
| 1 | 4 094 59 | 100 | 3 |
| 1 | 4 094 60 | 125 | 3 |

### Tripolares 400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 095 06 | 80 | 4,5 |
| 1 | 4 095 07 | 100 | 4,5 |
| 1 | 4 095 08 | 125 | 4,5 |


### Tetrapolares 400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 095 40 | 80 | 6 |
| 1 | 4 095 41 | 100 | 6 |
| 1 | 4 095 42 | 125 | 6 |

Auxiliares pág. 119.
Bloques diferenciales pág. 117-118.

# interruptores automáticos

## DX³ - 25 kA curva C
## protección de salidas



4 097 55 Maneta naranja = 25 kA



4 097 72



4 097 82



4 098 03

Características técnicas: pág. 121

Poder de corte:
25 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Unipolares 230/400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 097 53 | 6 | 1 |
| 1 | 4 097 54 | 10 | 1 |
| 1 | 4 097 55 | 16 | 1 |
| 1 | 4 097 56 | 20 | 1 |
| 1 | 4 097 57 | 25 | 1 |
| 1 | 4 097 58[1] | 32 | 1,5 |
| 1 | 4 097 59[1] | 40 | 1,5 |
| 1 | 4 097 60[1] | 50 | 1,5 |
| 1 | 4 097 61[1] | 63 | 1,5 |
| 1 | 4 097 62[1] | 80 | 1,5 |
| 1 | 4 097 63[1] | 100 | 1,5 |
| 1 | 4 097 64[1] | 125 | 1,5 |

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 V~: 50 kA según EN 60947-2

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 097 66 | 6 | 2 |
| 1 | 4 097 67 | 10 | 2 |
| 1 | 4 097 68 | 16 | 2 |
| 1 | 4 097 69 | 20 | 2 |
| 1 | 4 097 70 | 25 | 2 |
| 1 | 4 097 71 | 32 | 2 |
| 1 | 4 097 72[1] | 40 | 3 |
| 1 | 4 097 73[1] | 50 | 3 |
| 1 | 4 097 74[1] | 63 | 3 |
| 1 | 4 097 75[1] | 80 | 3 |
| 1 | 4 097 76[1] | 100 | 3 |
| 1 | 4 097 77[1] | 125 | 3 |

### Tripolares 400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 097 79 | 6 | 3 |
| 1 | 4 097 80 | 10 | 3 |
| 1 | 4 097 81 | 16 | 3 |
| 1 | 4 097 82 | 20 | 3 |
| 1 | 4 097 83 | 25 | 3 |
| 1 | 4 097 84[1] | 32 | 4,5 |
| 1 | 4 097 85[1] | 40 | 4,5 |
| 1 | 4 097 86[1] | 50 | 4,5 |
| 1 | 4 097 87[1] | 63 | 4,5 |
| 1 | 4 097 88[1] | 80 | 4,5 |
| 1 | 4 097 89[1] | 100 | 4,5 |
| 1 | 4 097 90[1] | 125 | 4,5 |

### Tetrapolares 400 V~

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 097 92 | 6 | 4 |
| 1 | 4 097 93 | 10 | 4 |
| 1 | 4 097 94 | 16 | 4 |
| 1 | 4 097 95 | 20 | 4 |
| 1 | 4 097 96 | 25 | 4 |
| 1 | 4 097 97[1] | 32 | 6 |
| 1 | 4 097 98[1] | 40 | 6 |
| 1 | 4 097 99[1] | 50 | 6 |
| 1 | 4 098 00[1] | 63 | 6 |
| 1 | 4 098 01[1] | 80 | 6 |
| 1 | 4 098 02[1] | 100 | 6 |
| 1 | 4 098 03[1] | 125 | 6 |

Interruptores automáticos curva B, consultar.

Auxiliares pág. 119.
Bloques diferenciales pág. 117-118.
Peines pág. 266.

1. No admite peines.

# interruptores automáticos

## DX³ - 25 kA curva D
## protección de salidas



4 098 21



4 098 24 Maneta naranja = 25 kA



4 098 33

Características técnicas: pág. 121

Poder de corte:
25 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Unipolares 230/400 V~

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 098 05 | 6 | 1 |
| 1 | 4 098 06 | 10 | 1 |
| 1 | 4 098 07 | 16 | 1 |
| 1 | 4 098 08 | 20 | 1 |
| 1 | 4 098 09 | 25 | 1 |
| 1 | 4 098 10[1] | 32 | 1,5 |
| 1 | 4 098 11[1] | 40 | 1,5 |
| 1 | 4 098 12[1] | 50 | 1,5 |
| 1 | 4 098 13[1] | 63 | 1,5 |
| 1 | 4 098 14[1] | 80 | 1,5 |
| 1 | 4 098 15[1] | 100 | 1,5 |
| 1 | 4 098 16[1] | 125 | 1,5 |

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 V~: 50 kA según EN 60947-2.

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 098 18 | 6 | 2 |
| 1 | 4 098 19 | 10 | 2 |
| 1 | 4 098 20 | 16 | 2 |
| 1 | 4 098 21 | 20 | 2 |
| 1 | 4 098 22 | 25 | 2 |
| 1 | 4 098 23[1] | 32 | 3 |
| 1 | 4 098 24[1] | 40 | 3 |

### Tripolares 400 V~

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 098 31 | 6 | 3 |
| 1 | 4 098 32 | 10 | 3 |
| 1 | 4 098 33[1] | 16 | 4,5 |
| 1 | 4 098 34[1] | 20 | 4,5 |
| 1 | 4 098 35[1] | 25 | 4,5 |
| 1 | 4 098 36[1] | 32 | 4,5 |
| 1 | 4 098 37[1] | 40 | 4,5 |
| 1 | 4 098 38[1] | 50 | 4,5 |
| 1 | 4 098 39[1] | 63 | 4,5 |
| 1 | 4 098 40[1] | 80 | 4,5 |
| 1 | 4 098 41[1] | 100 | 4,5 |
| 1 | 4 098 42[1] | 125 | 4,5 |

### Tetrapolares 400 V~

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 098 44 | 6 | 4 |
| 1 | 4 098 45 | 10 | 4 |
| 1 | 4 098 46[1] | 16 | 6 |
| 1 | 4 098 47[1] | 20 | 6 |
| 1 | 4 098 48[1] | 25 | 6 |
| 1 | 4 098 49[1] | 32 | 6 |
| 1 | 4 098 50[1] | 40 | 6 |
| 1 | 4 098 51[1] | 50 | 6 |
| 1 | 4 098 52[1] | 63 | 6 |
| 1 | 4 098 53[1] | 80 | 6 |
| 1 | 4 098 54[1] | 100 | 6 |
| 1 | 4 098 55[1] | 125 | 6 |

# interruptores automáticos

## DX³ MA - 25 kA solo magnéticos
## protección de salidas



4 098 85

Poder de corte 25 kA, UNE-EN 60947-2.
Magnético regulado ente 12 y 14 h.

### Tripolares


| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 098 76 | 1,6 | 3 |
| 1 | 4 098 77 | 2,5 | 3 |
| 1 | 4 098 78 | 4 | 3 |
| 1 | 4 098 79 | 6,3 | 3 |
| 1 | 4 098 80 | 10 | 3 |
| 1 | 4 098 81 | 12,5 | 4,5 |
| 1 | 4 098 82 | 16 | 4,5 |
| 1 | 4 098 83 | 25 | 4,5 |
| 1 | 4 098 84 | 40 | 4,5 |
| 1 | 4 098 85 | 63 | 4,5 |

Auxiliares pág. 119.
Bloques diferenciales pág. 117-118.
Peines pág. 266.

1. No admite peines.

# interruptores automáticos

## DX³ - 36 kA curva C
## protección de salidas



4 100 12 Maneta roja = 36 kA 4 100 27

Características técnicas: pág. 121

Poder de corte:
36 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 V~: 72 kA según EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 100 07 | 10 | 3 |
| 1 | 4 100 08 | 16 | 3 |
| 1 | 4 100 09 | 20 | 3 |
| 1 | 4 100 10 | 25 | 3 |
| 1 | 4 100 11 | 32 | 3 |
| 1 | 4 100 12 | 40 | 3 |
| 1 | 4 100 13 | 50 | 3 |
| 1 | 4 100 14 | 63 | 3 |
| 1 | 4 100 15 | 80 | 3 |

### Tripolares 400 V~


| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 100 20 | 10 | 4,5 |
| 1 | 4 100 21 | 16 | 4,5 |
| 1 | 4 100 22 | 20 | 4,5 |
| 1 | 4 100 23 | 25 | 4,5 |
| 1 | 4 100 24 | 32 | 4,5 |
| 1 | 4 100 25 | 40 | 4,5 |
| 1 | 4 100 26 | 50 | 4,5 |
| 1 | 4 100 27 | 63 | 4,5 |
| 1 | 4 100 28 | 80 | 4,5 |

### Tetrapolares 400 V~

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 100 33 | 10 | 6 |
| 1 | 4 100 34 | 16 | 6 |
| 1 | 4 100 35 | 20 | 6 |
| 1 | 4 100 36 | 25 | 6 |
| 1 | 4 100 37 | 32 | 6 |
| 1 | 4 100 38 | 40 | 6 |
| 1 | 4 100 39 | 50 | 6 |
| 1 | 4 100 40 | 63 | 6 |
| 1 | 4 100 41 | 80 | 6 |

# interruptores automáticos

## DX³ - 50 kA curva C
## protección de salidas



4 101 64 Maneta violeta = 50 kA 4 101 80

Características técnicas: pág. 121

Poder de corte:
50 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 V~.

### Bipolares 230/400 V~

Poder de corte a 230 V~: 100 kA según EN 60947-2.

| Emb. | Ref. | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 101 47 | 10 | 3 |
| 1 | 4 101 48 | 16 | 3 |
| 1 | 4 101 49 | 20 | 3 |
| 1 | 4 101 50 | 25 | 3 |
| 1 | 4 101 51 | 32 | 3 |
| 1 | 4 101 52 | 40 | 3 |
| 1 | 4 101 53 | 50 | 3 |
| 1 | 4 101 54 | 63 | 3 |

### Tripolares 400 V~

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 101 60 | 10 | 4,5 |
| 1 | 4 101 61 | 16 | 4,5 |
| 1 | 4 101 62 | 20 | 4,5 |
| 1 | 4 101 63 | 25 | 4,5 |
| 1 | 4 101 64 | 32 | 4,5 |
| 1 | 4 101 65 | 40 | 4,5 |
| 1 | 4 101 66 | 50 | 4,5 |
| 1 | 4 101 67 | 63 | 4,5 |

### Tetrapolares 400 V~

| | | In (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 101 73 | 10 | 6 |
| 1 | 4 101 74 | 16 | 6 |
| 1 | 4 101 75 | 20 | 6 |
| 1 | 4 101 76 | 25 | 6 |
| 1 | 4 101 77 | 32 | 6 |
| 1 | 4 101 78 | 40 | 6 |
| 1 | 4 101 79 | 50 | 6 |
| 1 | 4 101 80 | 63 | 6 |

Auxiliares pág. 119.
Bloques diferenciales pág. 117-118.

Interruptores automáticos curvas B y D, consultar.

# bloques diferenciales adaptables

## DX³ para interruptores automáticos 1 módulo/polo protección de salidas



4 105 55

Características técnicas: pág. 122

Conformes a la norma UNE-EN 61009-1.
– Tipo AC: detectan los defectos de componente alterna.
– Tipo A: detectan los defectos de componente alterna y continua.
– Tipo F: detectan los defectos de componentes alterna y continua, con inmunidad reforzada a los disparos intempestivos.
Se montan a la derecha de los interruptores automáticos.
Salida inferior con tornillos para protección de salidas.

### Bipolares 230/400 V~

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | Intensidad (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo AC** | | | | |
| 1 | 4 104 01 | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 104 02 | 30 | 63 | 2 |
| 1 | 4 104 13 | 300 | 40 | 2 |
| 1 | 4 104 14 | 300 | 63 | 2 |
| 1 | 4 104 24 | 300 selectivo | 63 | 2 |
| 1 | 4 104 26 | 1000 selectivo | 63 | 2 |
| **Tipo A** | | | | |
| 1 | 4 104 28 | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 104 29 | 30 | 63 | 2 |
| 1 | 4 104 31 | 300 | 40 | 2 |
| 1 | 4 104 32 | 300 | 63 | 2 |
| **Tipo F** | | | | |
| 1 | 4 104 34 | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 104 35 | 30 | 63 | 2 |
| 1 | 4 104 46 | 300 | 40 | 2 |
| 1 | 4 104 57 | 300 selectivo | 63 | 2 |
| 1 | 4 104 62 | 1000 selectivo | 63 | 2 |

### Tripolares 400 V~

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | Intensidad (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo AC** | | | | |
| 1 | 4 104 71 | 30 | 40 | 3 |
| 1 | 4 104 72 | 30 | 63 | 3 |
| 1 | 4 104 74 | 300 | 40 | 3 |
| 1 | 4 104 75 | 300 | 63 | 3 |
| 1 | 4 104 77 | 300 selectivo | 63 | 3 |
| **Tipo A** | | | | |
| 1 | 4 104 80 | 30 | 63 | 3 |
| 1 | 4 104 83 | 300 | 63 | 3 |
| **Tipo F** | | | | |
| 1 | 4 104 86 | 30 | 63 | 3 |
| 1 | 4 104 89 | 300 | 63 | 3 |
| 1 | 4 104 93 | 300 selectivo | 63 | 3 |

### Tetrapolares 400 V~

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | Intensidad (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo AC** | | | | |
| 1 | 4 104 99 | 30 | 40 | 3 |
| 1 | 4 105 00 | 30 | 63 | 3 |
| 1 | 4 105 11 | 300 | 40 | 3 |
| 1 | 4 105 12 | 300 | 63 | 3 |
| 1 | 4 105 21 | 300 selectivo | 63 | 3 |
| 1 | 4 105 23 | 1000 selectivo | 63 | 3 |
| **Tipo A** | | | | |
| 1 | 4 105 25 | 30 | 40 | 3 |
| 1 | 4 105 26 | 30 | 63 | 3 |
| 1 | 4 105 28 | 300 | 40 | 3 |
| 1 | 4 105 29 | 300 | 63 | 3 |
| 1 | 4 105 31 | 300 selectivo | 63 | 3 |
| **Tipo F** | | | | |
| 1 | 4 105 33 | 30 | 40 | 3 |
| 1 | 4 105 34 | 30 | 63 | 3 |
| 1 | 4 105 45 | 300 | 40 | 3 |
| 1 | 4 105 46 | 300 | 63 | 3 |
| 1 | 4 105 55 | 300 selectivo | 63 | 3 |
| 1 | 4 105 60 | 1000 selectivo | 63 | 3 |

# bloques diferenciales adaptables

## DX³ para interruptores automáticos 1,5 módulos/polo protección de salidas



4 106 44

Características técnicas: pág. 122

Conformes a la norma UNE-EN 61009-1.
– Tipo AC ⏦: detectan los defectos de componente alterna.
– TIpo F⏦ ⏦: detectan los defectos de componentes alterna y continua, con inmunidad reforzada a los disparos intempestivos.
Se montan a la derecha de los interruptores automáticos.
Salida inferior con tornillos para protección de salidas.

### Bipolares 230/400 V∿

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | Intensidad (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo F ⏦ ⏦** | | | | |
| 1 | 4 105 76 | 30 | 63 | 2 |
| 1 | 4 105 77 | 30 | 125 | 4 |
| **Tipo F ⏦ ⏦ regulables** | | | | |
| 1 | 4 105 83 | de 300 a 1.000 | 63 | 4 |
| 1 | 4 105 84 | de 300 a 1.000 | 125 | 4 |

### Tripolares 400 V∿

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | Intensidad (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo F** | | | | |
| 1 | 4 106 05 | 30 | 63 | 3 |
| 1 | 4 106 06 | 30 | 125 | 6 |
| 1 | 4 106 08 | 300 | 63 | 3 |
| **Tipo F ⏦ ⏦ regulables** | | | | |
| 1 | 4 106 11 | de 300 a 1.000 | 63 | 6 |
| 1 | 4 106 12 | de 300 a 1.000 | 125 | 6 |

### Tetrapolares 400 V∿

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | Intensidad (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo AC ⏦** | | | | |
| 1 | 4 106 24 | 30 | 125 | 6 |
| 1 | 4 106 28 | 300 | 125 | 6 |
| **Tipo F ⏦ ⏦** | | | | |
| 1 | 4 106 36 | 30 | 63 | 3 |
| 1 | 4 106 37 | 30 | 125 | 6 |
| 1 | 4 106 40 | 300 | 63 | 3 |
| **Tipo F ⏦ ⏦ regulables** | | | | |
| 1 | 4 106 43 | de 300 a 1.000 | 63 | 6 |
| 1 | 4 106 44 | de 300 a 1.000 | 125 | 6 |

### Tetrapolares 400 V∿ con medida

Pantalla LCD.
Permite la visualización de consumos de energía, potencias, frecuencia, tensiones, intensidades y armónicos.

**Tipo F, regulable y con central de medida integrada**

| Emb. | Ref. | Sensibilidad (mA) | Intensidad (A) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 106 59 | 30 a 3.000 | 125 | 7,5 |

bloques diferenciales adaptables

## DX³

### Compatibilidad interruptores automáticos/bloques diferenciales adaptables

| | | | Bloque diferencial adaptable DX³ para interruptores automáticos 1 módulo por polo | Bloque diferencial adaptable DX³ para interruptores automáticos 1,5 módulos por polo |
|---|---|---|---|---|
| **6000/10 kA** | Curva B, C, D | 2P, 3P, 4P | Todos los calibres para productos de cableado tradicional | - |
| **10000/16 kA** | Curva B, C, D | 2P, 3P, 4P | In ≤ 63 A | In ≥ 80 A |
| **25 kA** | Curva C | 3P, 4P | In ≤ 25 A | In ≥ 32 A |
| | | 2P | In ≤ 32 A | In ≥ 40 A |
| | Curva D | 3P, 4P | In ≤ 10 A | In ≥ 12,5 A |
| | | 2P | In ≤ 25 A | In ≥ 32 A |
| **36 kA** | Curva C | 2P, 3P, 4P | | Todos los calibres |
| **50 kA** | Curva C, D | 2P, 3P, 4P | | Todos los calibres |

### Bloques diferenciales tipo F regulables

Regulable en la cara frontal bajo cubierta precintable.
Sensibilidad: 300, 500 o 1000 mA.
Temporización: instantáneo, S (60 ms) o retardado (150 ms).



# auxiliares

**DX³**



4 062 58 4 062 60 4 062 62 4 062 66 4 062 78 4 062 82

Características técnicas: pág. 121

Se montan a la izquierda de los aparatos.
Montaje posible por aparato: 3 auxiliares, de los cuales 1 auxiliar de mando.
Auxiliares comunes a los interruptores automáticos, interruptores automáticos diferenciales, interruptores diferenciales (salvo los diferenciales Tipo B) e interruptores seccionadores. Aceptan el paso del peine de alimentación.

| Emb. | Ref. | Auxiliares de señalización CA y SD | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| | | **Contacto auxiliar inversor (CA)** | |
| 1 | 4 062 58 | 6 A - 250 V~.<br>Señala el estado de posición de los contactos del producto asociado. | 0,5 |
| 1 | 4 062 59 | 6 A - 250 V~.<br>Para diferenciales tipo B (ref. 411842/43/44/45/46/47/48/49)<br>Permite elegir entre dos funciones: Auxiliar + señalización de defectos o contacto auxiliar + contacto auxiliar | 0,5 |
| | | **Contacto inversor para señalización de defectos (SD)** | |
| 1 | 4 062 60 | 6 A - 250 V~.<br>Señala la apertura por defecto del producto asociado. | 0,5 |
| | | **Contacto auxiliar inversor (CA/SD)** | |
| 1 | 4 062 62 | 6 A - 250 V~.<br>Modificable en contacto inversor para señalización de defectos. | 0,5 |
| | | **Contacto auxiliar inversor + contacto inversor para señalización de defectos (CA + SD)** | |
| 1 | 4 062 66 | 6 A - 250 V~.<br>Modificable en 2 contactos auxiliares inversores (CA + CA). | 1 |

| Emb. | Ref. | Auxiliares de mando ET, MT y DA | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| | | Garantizan el disparo a distancia de un interruptor automático, interruptor diferencial, interruptor automático diferencial o interruptor-seccionador con disparo. | |
| | | **Bobina de disparo a emisión de tensión (ET)** | |
| 1 | 4 062 78 | 110 a 415 V~. | 1 |
| 1 | 4 062 76 | 12 a 48 V~/⎓. | |
| | | **Bobina de disparo de mínima tensión (MT)**<br>Temporización ajustable de 0 a 300 ms. | |
| 1 | 4 062 82 | 230 V~. | 1 |
| | | **Bobina de protección contra sobretensiones permanentes** | |
| | | Fase-neutro. | |
| 1 | 4 062 86 | 230 V~. | 1 |
| | | **Disparador autónomo para pulsador de apertura (DA)** | |
| | | Garantiza el disparo con seguridad positiva en el circuito de mando mediante pulsador de apertura. Permite que no se dispare el dispositivo asociado en ausencia de tensión de alimentación, a la vez que mantiene la posibilidad de disparo mediante el mando durante un mínimo de 60 horas. No está adaptado a los circuitos de alimentación de máquinas en movimiento (p. ej. máquinas herramienta). | |
| 1 | 4 062 87 | Disparador autónomo 230 V~ con batería asociada. | 1,5 |
| 1 | 4 062 85 | Batería de recambio para disparador ref. 4 062 87. | |

Otras tensiones, consultar.



# Motorice fácilmente sus cuadros

Los mandos motorizados DX³ se adaptan a una amplia gama de productos modulares (interruptores automáticos 1P, 1P+N, 2P, 3P y 4P, interruptores diferenciales 2P y 4P, interruptores automáticos diferenciales 2P y 4P) y se asocian al producto maestro tan fácilmente como un auxiliar DX³.




**Compactos**
1 solo módulo para controlar a distancia los productos modulares, uni, bi, tri y tetrapolares.



**Auxiliarizables**
La auxiliarización, común a toda la gama DX³, permite asociar al mando motorizado un disparo de emergencia y un reenvío de información.



**Con rearme automático**
- 230 V
- 2 módulos
- Parametrizable (número de rearmes e intervalo entre 2 rearmes).

# mandos motorizados y rearmadores automáticos DX³



4 062 91



4 062 95



4 062 88

| Emb. | Ref. | Mandos motorizados | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Se montan a la izquierda de los interruptores automáticos, interruptores automáticos diferenciales, interruptores diferenciales, de 1 módulo/polo.<br>Permiten la apertura y el cierre a distancia de los productos asociados.<br>Aceptan un auxiliar de mando + un auxiliar de señalización o un auxiliar de señalización. | | |
| | | **Estándar** | Tensión de mando | N.º de módulos |
| 1 | 4 062 91 | | 230 V~ | 1 |
| 1 | 4 062 90 | | 24/48 V⎓~ | 1 |
| | | **Con rearme automático integrado**<br>Permite rearmar automáticamente el producto asociado y de este modo garantizar la continuidad del servicio. | | |
| 1 | 4 062 95 | | 230 V~ | 2 |
| | | **Estándar para magnetotérmicos. 1,5 módulos/polo (80 a 125 A)**<br>Se montan a la izquierda de los interruptores automáticos de 1,5 módulos/polo.<br>Aceptan un auxiliar de mando + un auxiliar de señalización, o 1 auxiliar de señalización. | | |
| | | | Tensión de mando | N.º de módulos |
| 1 | 4 062 92 | | 230 V~ | 2 |
| | | **Reconectadores automáticos STOP&GO**<br>Se montan a la izquierda de los interruptores diferenciales, interruptores automáticos, interruptores automáticos diferenciales Ph+N o 2P ≤ 63 A en 2 módulos.<br>Rearman automáticamente el aparato al cual están asociados, en caso de un disparo intempestivo tras un defecto transitorio (p. ej. un rayo).<br>Verifican el estado de la instalación antes del rearme.<br>Señalan cualquier defecto permanente (defecto diferencial o cortocircuito).<br>Aceptan uno o dos auxiliares de señalización. | | |
| | | **Estándar** | Tensión de mando | N.º de módulos |
| 1 | 4 062 88 | | 230 V~ | 2 |
| | | **Autotest**<br>Con test periódico del dispositivo diferencial asociado (≤ 30 mA). | | |
| 1 | 4 062 89 | | 230 V~ | 2 |

# inversor de redes manual y accesorios DX³




4 063 14



4 063 19

| Emb. | Ref. | Inversor de redes manual |
|---|---|---|
| | | Para inversión manual del suministro desde la red principal o secundaria.<br>Permite restaurar la alimentación a los circuitos prioritarios, desde la red secundaria, en caso de fallo en la red de suministro principal.<br>Para automáticos DX³ de 1 mod./polo. |
| 1 | 4 063 14 | Interbloqueo para dos DX³ 2P. |
| 1 | 4 063 16 | Interbloqueo para dos DX³ 4P. |

| | | Accesorios |
|---|---|---|
| | | **Mando rotativo prolongado sobre puerta** |
| 1 | 4 063 19 | Se monta sobre DX³ y TX³ de 2P, 3P y 4P.<br>Se suministra con soporte, barra de conexión, maneta, plantilla de taladro autoadhesiva y accesorios de conexión. |
| | | **Candado** |
| 2 | 4 063 03 | Soporte para 1 candado ∅ 5 o ∅ 6 mm para interruptores automáticos e interruptores automáticos diferenciales DX³, interruptores diferenciales DX³-ID e interruptores seccionadores DX-IS. |
| | | **Cubretornillos precintable** |
| 2 | 4 063 04 | Para interruptores automáticos DX³, 1 módulo por polo.<br>4 polos divisibles. |
| 1 | 4 063 12 | Para interruptores automáticos DX³, 1,5 módulos por polo 4 polos divisibles. |
| | | **Tabiques de separación**<br>Para interruptores automáticos DX³, 1 módulo por polo. |
| 1 | 4 063 05 | Juego de 6 pantallas de aislamiento de los polos. |
| | | **Separador pasahilos** |
| 10 | 4 063 07 | 0,5 módulos. |
| | | **Bornas para cable de aluminio** |
| 1 | 4 063 10 | 50 mm² para interruptores automáticos ≤ 63 A. |
| 1 | 4 063 11 | 95 mm² para interruptores automáticos de 80 a 125 A. |
| | | **Cubrebornas** |
| 1 | 4 063 06 | Juego de 2 cubrebornes para DX³ 1,5 módulos/polo. |
| | | **Elevador de raíl** |
| | |  Destinado a permitir la instalación en un mismo raíl de aparatos modulares y dispositivos DPX³.<br>Se adapta a un raíl ⎵.<br>Para 20 módulos. |
| 1 | 4 052 26 | |

Software **XL Pro³ para marcaje de etiquetas.**
Para más información, consulte
**www.legrand.es**

## Poder de corte en régimen de neutro IT

**Poder de corte en 1 polo (únicamente) del interruptor automático a 400 V según UNE-EN 60947-2**

| | | |
|---|---|---|
| **DX³ 6000 / 10 kA** | F + N | 3 kA |
| | 1P/2P/3P/4P | 3 kA |
| **DX³ 10000 / 16 kA** | F + N | 3 kA |
| | 1P/2P/3P/4P | 4 kA |
| **DX³ 25 kA** | 1P/2P/3P/4P | 6,25 kA |
| **DX³ 36 kA** | 2P/3P/4P | 9 kA |
| **DX³ 50 kA** | 1P/2P/3P/4P | 12,5 kA |

Hay que tener en cuenta la intensidad de cortocircuito trifásica en el punto considerado (cortocircuito entre fases dentro del armario) y la intensidad de cortocircuito en caso de doble defecto.
Un polo de interruptor automático se puede hallar solo a 400 V.
Por convención, éste debe ser capaz de cortar, a la tensión indicada (400 V), una intensidad de doble defecto igual a:
– 0,15 veces la intensidad de cortocircuito trifásica, si es < 10000 A.
– 0,25 veces la intensidad de cortocircuito trifásica, si es > 10000 A.


## Poder de corte en caso de cortocircuito a tierra y tensión de aislamiento

| | Interruptores automáticos P+N (1 mód.) 230 V~ |
|---|---|
| | **DX³ 6000 10 kA** |
| **Icn1** | 4500 A |
| **Ui** | 250 V |

| | Interruptores automáticos 1P/2P/3P/4P 230/400 V~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **DX³ 6000 10 kA** | **DX³ 10000 16 kA** | **DX³ 25 kA** | **DX³ 36 kA** | **DX³ 50 kA** |
| **Icn1** | 10000 A | 16000 A | 25000 A | 36000 A | 50000 A |
| **Ui** | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V |

Icn 1: Poder de corte en 1 polo para los interruptores automáticos multipolares en caso de cortocircuito a tierra.
Ui: Tensión nominal de aislamiento.

## Curvas de disparo de los interruptores automáticos





| Curvas | Ajuste umbral magnético | |
|---|---|---|
| **Z**[1] | 2,4 a 3,6 In | |
| **B** | 3 a 5 In | |
| **C** | 5 a 10 In | |
| **D** | 10 a 14 In | (10 a 20 según las normas) |
| **MA**[1] | 12 a 14 In | |

1. Bajo demanda.

## Características técnicas de los auxiliares DX³

Sección máx. de las conexiones: 2,5 mm².
Temperatura de funcionamiento: –25 °C a +70 °C.




**Bobinas de disparo a emisión de tensión**


Tensión nominal (Un)
– 12 a 48 V~ y ⎓
– 110 a 415 V~ y 110 a 125 V⎓

Equipados con un contacto de señalización, permiten señalar el disparo de la bobina de emisión de tensión y garantizan el corte automático de la bobina.
Tensión mín. y máx.: de 0,7 a 1,1 Un.
Tiempo de disparo: < 20 ms.
Potencia absorbida: a 1,1 × 48 V = 121 VA
a 1,1 × 415 V = 127 VA
Impedancia: 110 a 415 V = 1640 Ω
Consumo:

| | Umín. | Umáx. |
|---|---|---|
| 110 a 415 V | 69 mA | 259 mA |

**Bobinas de disparo de mínima tensión**


Tensión de disparo ≥ 0,55 Un.
Tiempo de disparo: de 100 a 400 ms ± 10 % (ajustable).
Potencia consumida: 230 V~: 1 VA.




Tensión nominal:
230 V~

**Disparadores autónomos para pulsadores de apertura**

Tensión mín. y máx. de funcionamiento: de 196 a 250 V~.
Potencia consumida: 1,4 VA.




**Auxiliares de señalización**

Umini : 24 V~/⎓ e Imini: 5 mA.

## Características de los interruptores diferenciales

**Tipo AC ⏦ - Aplicaciones habituales**

Detección de corrientes residuales alternas 50-60 Hz.

**Tipo A ⏦ - Aplicaciones específicas: líneas dedicadas**

Los diferenciales tipo A, además de las características del tipo AC, también detectan las corrientes residuales de componente continua. Se usan siempre que las intensidades de fallo no son sinusoidales. Están especialmente adaptados a las aplicaciones en líneas dedicadas:

- En locales residenciales, en los circuitos especializados de cocinas o vitrocerámicas o circuitos especializados de lavadoras.
- En otras instalaciones, en los circuitos o materiales de clase 1 susceptibles de producir corrientes de defecto de componente continua, variadores de velocidad con convertidor de frecuencia, etc.

**Tipo F ⏦ ⏦ - Aplicaciones especiales**

Los diferenciales de tipo F, con una inmunización complementaria a los disparos intempestivos, detectan las corrientes residuales de componentes alterna y continua, y pueden funcionar a temperaturas de –25 °C a + 40 °C, por lo que se usan en aplicaciones especiales:

- Cuando la pérdida de información es perjudicial, como en las líneas de alimentación de material informático (banca, instrumentación de bases militares, centros de reservas de vuelos, etc.).
- Cuando la pérdida de explotación es perjudicial (máquinas automatizadas, instrumentación médica, líneas de congelación, etc.).
- En áreas en las que el riesgo de caída de rayos es elevado.
- En emplazamientos con líneas expuestas a frecuentes perturbaciones (uso de fluorescentes, etc.).
- En instalaciones con líneas de gran longitud.

**Caso particular de la continuidad de servicio**

En algunos locales sin personal en que se necesita una atención particular para la continuidad del servicio, los disparos intempestivos de los interruptores automáticos no son admisibles (locales aislados de repetidores telefónicos o de radio y televisión, estaciones de bombeo, etc.).
La asociación de un interruptor automático diferencial Hpi con un mando motorizado y un mecanismo de rearme STOP & GO permite obtener una continuidad de servicio óptima (véase la pág. 120).


**Tipo B ⏦ ⎓**

Los diferenciales de tipo B detectan los defectos de componentes alterna y continua y los defectos de corriente continua sin ondulación. Esta característica los hace especialmente indicados para la protección de personas contra los contactos directos e indirectos en cualquier instalación que genere o utilice corriente continua: instalaciones fotovoltaicas, ascensores, maquinaria con variación de velocidad, centros de atención telefónica, instalaciones para alimentación de equipos médicos, etc.

Para saber más sobre las reglas básicas de la protección, le invitamos a acudir a los cursos de formación en **Innoval**.
**www.legrand.es**

## Curvas de disparo de los diferenciales

Curvas medias de funcionamiento diferencial




## Resistencia a los cortocircuitos de los interruptores diferenciales bi y tetrapolares (en kA)

**Atención:** Es recomendable, además, garantizar una protección del interruptor diferencial contra las sobrecargas.

| Inter. dif. DX³ aguas abajo | | Interr. autom. DX³ aguas arriba | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DX³ 6000 10 kA | | DX³ 10000 16 kA | DX³ 25 kA | DX³ 36 kA | DX³ 50 kA | DPX³ 160 dif. o no dif. | |
| | | P+N (1 mód.) Curva C | 2P a 4P Curvas B, C, D | 2P a 4P Curvas B, C, D | 2P a 4P Curvas B, C, D | 2P a 4P Curva C | 2P a 4P Curvas B, C, D | 16 kA | 25/36/50 kA |
| | In (A) | ≤ 40 | ≤ 63 | ≤ 125 | ≤ 125 | ≤ 80 | ≤ 63 | 16 a 160 | 16 a 160 |
| 2P 230 V∿ | 16 a 100 | 10 kA | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 70 kA | 25 kA | 36 kA |
| 4P 400 V∿ | 25 a 100 | | 10 kA | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 16 kA | 25 kA |

| Inter. dif. DX³ aguas abajo | In (A) | Fusible cilíndrico aguas arriba tipo gG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ≤ 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| 2P 230 VA | 16 a 100 | 100 kA | 50 kA | 15 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| 4P 400 VA | 25 a 100 | 100 kA | 50 kA | 15 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |

## Poder de corte diferencial de los interruptores automáticos diferenciales DX

IΔm según UNE-EN 61009-1.
Diferenciales tipo AC, A, Hpi.

| Bloques diferenciales adaptables DX³ asociados a un interruptor automático | | IΔm |
|---|---|---|
| DX³ (1 mód./polo) | 6000 - 10 kA<br>10000 - 16 kA ≤ 63 A<br>25 kA ≤ 25 A (curvas C)<br>25 kA ≤ 10 A (curvas D) | 6000 A |
| DX³ (1,5 mód./polo) | 10000 - 16 kA (80 a 125 A)<br>25 kA ≥ 32 A (curvas C)<br>25 kA ≥ 12,5 A (curvas D)<br>36 kA<br>50 kA | 30 000 A |

| Interruptores automáticos diferenciales monobloque DX³ | | IΔm |
|---|---|---|
| P+N (2 mód.) | DX³ 6000 / 10 kA | 3000 A |
| 4P | 10 a 32 A (4 módulos) | 4500 A |
| | 40 a 63 A (7 módulos) | 6000 A |

## Características comunes a los interruptores automáticos y los diferenciales

### Bornes automáticos

Los bornes automáticos aguas arriba reciben los dientes de los peines de cobre unipolares o peines de cabeza "tridente" (1 diente/borne). No admiten cables.
Los bornes automáticos aguas abajo (salidas) de los DNX³ auto y de los DX³ uni + neutro auto hasta 20 A, admiten cables de cobre flexibles o rígidos hasta 4 mm² máx.

### Uso de los P+N y de los diferenciales en régimen IT

En todos los casos, los aparatos deben tener el poder de corte necesario para el punto en que se instalan.

- En régimen de neutro IT, cuando el neutro está distribuido, la protección del conductor de neutro es obligatoria.

"En cualquier caso, cuando el circuito alimenta aparatos monofásicos o que incluyen elementos conectados entre fase y neutro de poca potencia (por ejemplo, aparatos de medida) y que no son susceptibles de provocar un incendio si se hallan sometidos a la tensión entre fases, pero cuyo deterioro es admisible, el dispositivo de corte del conductor neutro no puede implicar el corte de los conductores de fase del circuito."

- También es posible utilizar los interruptores automáticos P+N en régimen de neutro IT:
  – Si el conductor de neutro está protegido aguas arriba.
  – Si se encuentra un dispositivo diferencial aguas arriba, de sensibilidad igual, como máximo, a 0,15 veces la intensidad admisible en el conductor neutro correspondiente (caso de 30 o 300 mA); además, los P+N deben ser del mismo calibre y de la misma curva y los conductores y canalizaciones del mismo tipo y sección.

### Sección de conexión de los bornes (mm²)

| Cable de cobre | Rígido | Flexible |
|---|---|---|
| • DX³ P+N, diferencial o no | 16 | 10 |
| • DX³ 6000 - 10 kA | 35 | 25 |
| • DX³ 10000 - 16 kA ≤ 63 A y bloques diferenciales ≤ 63 A asociables | | |
| • DX³ 10000 - 16 kA 80 a 125 A | 70 | 50 |
| • DX³ 25 kA ≥ 32 A (curva C) | 50 | 35 |
| • DX³ 25 kA ≥ 16 A (curva D) | | |
| • DX³ 36 kA, DX³ 50 kA y bloques diferenciales asociables | | |
| • Auxiliares | 2,5 | 2,5 |

## Fusibles cilíndricos e interruptores automáticos DX³ (en kA)

En red trifásica (+ N) 400/415 V y 230/240 V según EN 60947-2 (para los interruptores automáticos P+N 1 módulo entre fase y neutro 230/240 V de una red trifásica + neutro 400/415 V).

| Interruptores automáticos aguas abajo | | Fusibles cilíndricos aguas arriba Tipo gG o aM | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 50 A | 63 a 125 A | 160 A |
| Int. aut. P+N (1 módulo) 230 V | | | | |
| DX³ 6000 - 10 kA<br>DX³ 10000 - 16 kA | 1 a 40 A | 50 | 25 | 25 |
| DX³ 6000 - 10 kA | ≤ 63 A | 100 | 100 | 40 |
| DX³ 10000 - 16 kA | ≤ 63 A | 100 | 100 | 40 |
| | 80 a 125 A | - | - | 100 |
| DX³ 25 kA | | | | |
| Curva C | ≤ 25 A | 100 | 100 | 40 |
| | 32 a 125 A | 100 | 100 | 100 |
| Curva D | ≤ 10 A | 100 | 100 | 40 |
| | 16 a 125 A | 100 | 100 | 100 |
| DX³ 36 kA | 10 a 80 A | 100 | 100 | 100 |
| DX³ 50 kA | 10 a 63 A | 100 | 100 | 100 |

# filiación o asociación de los interruptores automáticos[1]

**(en kA) DX³ y DPX³**

## Poder de corte en asociación en red trifásica (+N) 400/415 V según UNE-EN 60947-2 (kA)

La asociación permite aumentar el poder de corte de un aparato al coordinarlo con otro dispositivo de protección situado aguas arriba. Esta coordinación permite usar un aparato aguas abajo con un poder de corte inferior a la intensidad de cortocircuito supuesta máxima en su punto de instalación[1].

| Int. automáticos aguas arriba | | DX³ 6000 10 kA Curvas B, C y D | DX³ 10000 16 kA Curvas B, C y D | DX³ 25 kA Curvas C y D | DX³ 36 kA Curva C | DX³ 50 kA Curva C | DPX³ 160 diferencial o no diferencial | | | | DPX³ 250 diferencial o no diferencial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 70 kA |
| Int. automáticos aguas abajo | | 10 a 63 A | 10 a 125 A | 10 a 125 A | 10 a 80 A | 10 a 63 A | 16 a 160 A | 16 a 160 A | 16 a 160 A | 16 a 160 A | 40 a 250 A | 40 a 250 A | 40 a 250 A | 40 a 250 A |
| DX³ 6000 /10 kA Curvas B, C y D | ≤ 20 A | - | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 16 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 25 A | - | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 16 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 32 A | - | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 16 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 40 A | - | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 16 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 50 A | - | 16 kA | 25 kA | 36 kA | 50 kA | 16 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 63 A | - | 16 kA | 25 kA | 36 kA | - | 16 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| DX³ 10000 / 16 kA Curvas B, C y D | ≤ 20 A | - | - | 25 kA | 36kA | 50 kA | - | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 25 A | - | - | 25 kA | 36kA | 50 kA | - | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 32 A | - | - | 25 kA | 36kA | 50 kA | - | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 40 A | - | - | 25 kA | 36kA | 50 kA | - | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 50 A | - | - | 25 kA | 36kA | 50 kA | - | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 63 A | - | - | 25 kA | 36kA | - | - | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 80 et 100 A | - | - | - | - | - | - | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 125 A | - | - | - | - | - | - | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| DX³ 25 kA Curva C | ≤ 25 A | - | - | - | 36 kA | 50 kA | - | - | 36 kA | 36 kA | - | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| | 32 à 50 A | - | - | - | 36 kA | 50 kA | - | - | 36 kA | 36 kA | - | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| | 63 à 80 A | - | - | - | - | - | - | - | 36 kA | 36 kA | - | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| | 100 et 125 A | - | - | - | - | - | - | - | 36 kA | 36 kA | - | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| DX³ 25 kA Curva D y MA | ≤ 10 A | - | - | - | 36 kA | 50 kA | - | - | 36 kA | 36 kA | - | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| | 16 à 63 A | - | - | - | 36 kA | 50 kA | - | - | 36 kA | 36 kA | - | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| DX³ 36 kA Curva C | 10 à 63 A | - | - | - | - | 50 kA | - | - | - | 50 kA | - | - | 50 kA | 50 kA |
| | 80 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 kA | - | - | 50 kA | 50 kA |
| DX³ 50 kA Curva C | ≤ 63 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 kA |

## Poder de corte en asociación en red trifásica (+N) 230/240 V según UNE-EN 60947-2 (kA)

Poder de corte de la asociación uni+neutro o bipolar conectada entre F/N a 230 V, aguas abajo de un interruptor automático bipolar o tetrapolar de un régimen de neutro TT o TNS.

| Int. automáticos aguas arriba | | DX³ Ph+N (1 mod.) | | DX³ 6000 10 kA Curvas B, C y D | DX³ 10000 16 kA Curvas B, C y D | | DX³ 25 kA Curvas B, C y D | | DX³ 36 kA Curva C | | DX³ 50 kA Curvas B, C | | DX³ 50 kA Curva D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DX³ 6000 10 kA Curva C | DX³ 10000 16 kA Curva C | | | | | | | | | | | |
| Int. automáticos aguas abajo | | 10 a 40 A | ≤ 20 A | ≤ 63 A | ≤ 32 A | 40 a 125 A | ≤ 32 A | 40 a 125 A | ≤ 32 A | 40 a 80 A | ≤ 32 A | 40 a 63 A | ≤ 32 A | 40 a 63 A |
| DX³ 6000 10 kA Curvas B y C | ≤ 10 A | - | 16 kA | 15 kA | 25 kA | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| | 16 y 20 A | - | 16 kA | 15 kA | 25 kA | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| | 25 A | - | - | 15 kA | 25 kA | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| | 32 A | - | - | 15 kA | 25 kA | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| | 40 A | - | - | 15 kA | - | 25 kA | - | 40 kA | - | 70 kA | - | 75 kA | - | 75 kA |
| DX³ 10000 16kA Curva C | ≤ 10 A | - | - | 25 kA | 16 kA | 16 kA | 25 kA | 25 kA | 36 kA | 36 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA |
| | 16 y 20 A | - | - | 25 kA | 16 kA | 16 kA | 25 kA | 25 kA | 36 kA | 36 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA |
| DX³ 4500 6kA Curva C | ≤ 20 A | - | - | 15 kA | 32 kA | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 50 kA | 50 kA |
| | 25 a 40 A | - | - | 15 kA | - | 25 kA | - | 40 kA | - | 70 kA | - | 75 kA | - | 50 kA |
| DX³ 6000 10 kA Curvas B, C y D | ≤ 20 A | - | - | - | 32 kA | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| | 25 a 40 A | - | - | - | - | 25 kA | - | 40 kA | - | 70 kA | - | 75 kA | - | 75 kA |
| | 50 A | - | - | - | - | 25 kA | - | 40 kA | - | 70 kA | - | - | - | - |
| | 63 A | - | - | - | - | 25 kA | - | 40 kA | - | 70 kA | - | - | - | - |
| DX³ 10000 16kA Curvas B, C y D | ≤ 20 A | - | - | - | - | - | 40 kA | 40 kA | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| | 25 a 40 A | - | - | - | - | - | - | 40 kA | - | 70 kA | - | 75 kA | - | 75 kA |
| | 50 y 63 A | - | - | - | - | - | - | 40 kA | - | 70 kA | - | 75 kA | - | 75 kA |
| | 80 a 125 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DX³ 25kA Curvas B, C | ≤ 25 A | - | - | - | - | - | - | - | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| | 32 a 125 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 kA | - | 75 kA | - | 75 kA |
| DX³ 25kA Curvas D y MA | ≤ 10 A | - | - | - | - | - | - | - | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| | 16 a 63 A | - | - | - | - | - | - | - | 70 kA | 70 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| DX³ 36kA Curva C | 10 a 80 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 kA | 75 kA | 75 kA | 75 kA |
| DX³ 50kA Curvas B, C, D y MA | ≤ 63 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Todos estos valores también son válidos para los interruptores automáticos diferenciales, según los calibres del interruptor automático, teniendo en cuenta el umbral magnético y el calibre del interruptor automático aguas arriba, que debe ser superior obligatoriamente.

| | DPX³ 630 | | DPX³ 1600 |
|---|---|---|---|
| | 36 kA 160 a 630 A | 50 a 100 kA 160 a 630 A | 36 a 100 kA 630 a 1600 A |
| | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 25 kA | 25 kA | 20 kA |
| | 25 kA | 25 kA | 15 kA |
| | 20 kA | 20 kA | 15 kA |
| | 16 kA | 16 kA | 12,5 kA |
| | 16 kA | 16 kA | 12,5 kA |
| | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 25 kA | 25 kA | 20 kA |
| | 25 kA | 25 kA | 16 kA |
| | 20 kA | 20 kA | 16 kA |
| | 20 kA | 20 kA | 16 kA |
| | 20 kA | 20 kA | 16 kA |
| | 20 kA | 20 kA | 16 kA |
| | 16 kA | 16 kA | 16 kA |
| | 30 kA | 30 kA | 30 kA |
| | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| | 30 kA | 30 kA | 30 kA |
| | 30 kA | 30 kA | 30 kA |
| | 36 kA | 36 kA | 36 kA |
| | - | 50 kA | 50 kA |
| | - | 36 kA | 36 kA |
| | - | 70 kA | 70 kA |

| | DPX³ 160 diferencial o no diferencial | | | | DPX³ 250 diferencial o no diferencial | | | | DPX³ 630 | | DPX³ 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 kA 16 a 160 A | 25 kA 16 a 160 A | 36 kA 16 a 160 A | 50 kA 16 a 160 A | 25 kA 40 a 250 A | 36 kA 40 a 250 A | 50 kA 40 a 250 A | 70 kA 40 a 250 A | 36 kA 160 a 630 A | 50 a 100 kA 160 a 630 A | 36 a 100 kA 630 a 1600 A |
| | 22 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 22 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 22 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 16 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| | 22 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 22 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| | 25 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| | 28 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| | 28 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 25 kA | 25 kA | 12,5 kA |
| | 28 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 25 kA | 25 kA | 12,5 kA |
| | - | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| | - | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 25 kA |
| | - | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 25 kA |
| | - | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| | - | - | 70 kA | 70 kA | - | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA |
| | - | - | 70 kA | 70 kA | - | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 70 kA |
| | - | - | 70 kA | 70 kA | - | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 30 kA | 30 kA |
| | - | - | 70 kA | 70 kA | - | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 70 kA |
| | - | - | - | 75 kA | - | - | 75 kA | 75 kA | - | 75 kA | 75 kA |
| | - | - | - | - | - | - | - | 140 kA | - | 140 kA | 140 kA |

# tablas de selectividad DPX³ / DX³

## límite de selectividad (en kA)

**Automático aguas arriba**

| Automático aguas abajo | | DX³ 6000 10 kA DX³ 10000 16 kA Curva C | | | | DX³ 6000 10 kA Curva D | | | | DX³ 25 kA, DX³ 36 kA, DX³ 50 kA y DX³ 10000 16 kA (80 a 125 A) Curva C | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In (A) | 32 | 40 | 50 | 63 | 32 | 40 | 50 | 63 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| DX³ 6000 / 10kA (1P+N)[1] DX³ 10000 / 16kA (1P+N)[1] Curvas B, C y D 1P+N en 1 mod.[1] | ≤ 6 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T |
| | 10 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T |
| | 16 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 |
| | 20 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,6 | 3 | 4 |
| | 25 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,24 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 |
| | 32 | - | 0,3 | 0,375 | 0,472 | - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | - | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,8 | 2,7 |
| | 40 | - | - | 0,375 | 0,472 | - | - | 0,6 | 0,756 | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 2,4 |
| DX³ 6000 / 10 kA DX³ 10000 / 16 kA Curvas B y C | ≤ 6 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T |
| | 10 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T |
| | 16 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 |
| | 20 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,6 | 3 | 4 |
| | 25 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,24 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 |
| | 32 | - | 0,3 | 0,375 | 0,472 | - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | - | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,8 | 2,7 |
| | 40 | - | - | 0,375 | 0,472 | - | - | 0,6 | 0,756 | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 2,4 |
| | 50 | - | - | - | 0,472 | - | - | - | 0,756 | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
| | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,9 | 1,2 |
| DX³ 10000 / 16 kA Curva C | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,75 |
| | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 |
| | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DX³ 6000 / 10 kA DX³ 10000 / 16 kA Curva D | ≤ 6 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T |
| | 10 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T |
| | 16 | 0,24 | 0,3 | 0,375 | 0,472 | 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 |
| | 20 | - | 0,3 | 0,375 | 0,472 | - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | - | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,6 | 3 | 4 |
| | 25 | - | - | 0,375 | 0,472 | - | - | 0,6 | 0,756 | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 |
| | 32 | - | - | - | 0,472 | - | - | - | 0,756 | - | - | - | 0,6 | 1 | 1,8 | 2,7 |
| DX³ 10000 / 16 kA Curva D | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DX³ 25 kA Curvas B y C | ≤ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T |
| | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,6 | 3 | 4 |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 |
| | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,8 | 2,7 |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 2,4 |
| | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
| | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,9 | 1,2 |
| | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,75 |
| | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 |
| | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DX³ 25 kA Curva D | ≤ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T |
| | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,6 | 3 | 4 |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 |
| | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 1 | 1,8 | 2,7 |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,6 | 2,4 |
| | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,7 |
| | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DX³ MA 25 kA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T |
| | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 5 | T |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,6 | 2,4 |
| | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| DX³ 36 kA Curva C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | - | - |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | - | - |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,6 | - | - |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | - | - |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,8 | - | - |
| | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | - | - |
| | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - | - |
| | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DX³ 50 kA Curvas B y C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | - | - |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | - | - |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,6 | - | - |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | - | - |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,8 | - | - |
| | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | - | - |
| | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - | - |
| DX³ 50 kA Curva D | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | - | - |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | - | - |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,6 | - | - |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 1 | - | - |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DX³ MA 50 kA | ≤ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | - | - |
| | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | - | - |
| | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | - | - |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | - | - |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

T = selectividad total hasta el poder de corte del automático aguas abajo según IEC 60947-2.
1: Relé electrónico, selector en posición «HIGH» - 2: Relé electrónico, selector en posición «LOW».

Para las columnas aplicables a varias unidades de poder de corte diferente, la selectividad nunca supera el poder de corte del aparato aguas arriba. Si este valor es superior, tomar como valor el poder de corte del aparato aguas arriba.
Ejemplo: DPX³ 250 (36 kA) 160 A aguas arriba, y DX³ 50 kA curva D aguas abajo. Tomar el valor 36 kA, y no el valor 50 kA para la T (selectividad total) indicado en la tabla. Este es válido con el DPX³ 250 (70 kA) aguas arriba. Salvo si el DPX³ está asociado a otro aparato aguas arriba.
Nota: Los valores de selectividad se pueden modificar sin previo aviso. Consulte la guía Legrand “Coordinación entre los dispositivos de protección” en el catálogo electrónico.

| DX³ 25 kA, DX³ 50kA y DX³ 10000 16kA (80 a 125 A) Curva D | | | | DX³ 25 kA, DX³ 50kA y DX³ 10000 16kA (80 a 125 A) Curva D | | | DPX³ 160 diferencial o no diferencial 16 kA, 25 kA, 36 kA y 50 kA | | | | | | DPX³ 250 diferencial o no diferencial 25 kA, 36 kA, 50 kA y 70kA | | | | | DPX³ 630 y 1600 DMX³ 2500 y 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 160 a 4000 A |
| 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 1,1 | 1,45 | 2,7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | - | 0,6 | 0,756 | 1 | 1,25 | 2,4 | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T | 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T | 7 | 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | T | T | T | 7 | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | T | T | 5 | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8,5 | T | 4 | T | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 1,1 | 1,45 | 2,7 | - | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | T | T | T | T |
| - | - | 0,6 | 0,756 | 1 | 1,25 | 2,4 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | 5 | T | T | T | T |
| - | - | - | 0,756 | 0,95 | 1,2 | 1,7 | - | - | 3 | 3 | 5,5 | 7 | - | 4 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | 0,95 | 1,2 | 1,5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | - | 4 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 4 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | T | T | T | T |
| 0,5 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,4 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T | 7,5 | 7,5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | T | T | T | 6 | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | T | T | 5 | 8 | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8,5 | T | - | 6 | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 1,1 | 1,45 | 2,7 | - | 3 | 4 | 4 | 7 | T | - | 5 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | T | T | T |
| 0,5 | 1,2 | 1,5 | 3 | 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,4 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | 1,1 | 1,45 | 2,7 | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | 0,6 | 0,756 | 1 | 1,25 | 2,4 | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | - | 0,756 | 0,95 | 1,2 | 1,7 | - | - | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 20 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | 0,95 | 1,2 | 1,5 | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | - | 15 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | T | T | T |
| 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | 3,6 | 5,5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 3,3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | - | 0,6 | 0,756 | 1 | 1,25 | 2,4 | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | - | - | 0,95 | 1,2 | 1,5 | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | - | - | T | T | T | T |
| 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 1 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,8 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | - | - | - | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | 0,6 | 0,756 | - | - | - | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | - | 0,756 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 20 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | - | 15 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 4 | T | T | T | T |
| 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 1 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,8 | - | - | - | 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | - | - | - | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | 0,6 | 0,756 | - | - | - | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | - | 0,756 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 20 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | - | 15 | T | T | T | T |
| 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 1 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,8 | - | - | - | 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | 0,48 | 0,6 | 0,756 | - | - | - | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | 0,6 | 0,756 | - | - | - | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | - | 0,756 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 20 | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | - | 15 | T | T | T | T |
| 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | - | - | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 0,384 | 0,48 | 0,6 | 0,8 | - | - | - | 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| - | - | 0,6 | 0,756 | - | - | - | - | T | T | T | T | T | - | T | T | T | T | T |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | - | - | T | T | T | T |



0 039 51



0 039 53

Características técnicas: pág. 132


Protección frente a sobretensiones transitorias para red 230/400 V∿ (50/60 Hz). Con protección integrada contra la corriente de sobrecarga y circuito. Conformes a la norma EN/IEC 61643-11.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Limitador de sobretensión autoprotegido Tipo 2 + Tipo 3 para cuadros de abonado**<br>Equipados con módulos enchufables e indicadores de estado:<br>• Verde, limitador en funcionamiento.<br>• Rojo, reemplazar módulo.<br><br>**T2 + T3 - Imax 12 kA - Icc 4,5 kA**<br>Recomendados para instalaciones residenciales y pequeño terciario de débil riesgo (apartamentos, cuadros secundarios de instalaciones residenciales y pequeño terciario...).<br>Características T2: In 10 kA, Imax 12 kA<br>Características T3: Uoc 20 kV<br>Up 1,2 kV. Uc 275 V∿.<br>Regímenes de neutro: TT, TNS.<br>Ref. 0 039 51: Entrada y salida superior garantizando una mejor protección contra las sobretensiones |
| | | N.° de polos / N.° de módulos |
| 1 | 0 039 51 | 1P + N / 2 |
| 1 | 0 039 53 | 3P + N / 6 |
| | | **T2+T3 - Imax 12 kA - Icc 10 kA**<br>Up 1,2 kV, Uc 275V∿<br>Características T2: In 10 kA, Imax 12 kA<br>Características T3: Uoc 20 kV<br>Regímenes de neutro: TT, TNS |
| | | N.° de polos / N.° de módulos |
| 1 | 0 039 71 | 1P+N / 2 |
| 1 | 0 039 73 | 3P+N / 6 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Módulos de recambio** |
| 1 | 0 039 54 | Para limitadores T2/12 kA. Ref. 0 039 51/53 |
| 1 | 0 039 74 | Para limitadores T2/12 kA Ref. 0 039 71/73 |

# XL Pro³: el programa de los creadores de cuadro de distribución

**Concebido como un verdadero taller digital, el programa XL Pro² facilita el diseño de cuadros de distribución**



- **Seleccionar los productos necesarios**
- **Calcular los tipos de envolventes correspondientes**
- **Visualizar la disposición de los productos en las envolventes**
- **Elaborar automáticamente el esquema de su instalación**
- **Realizar la valoración**

Descarga gratuita.
**www.legrand.es**

# limitadores de sobretensiones transitorias

## instalaciones terciarias-industriales



4 122 83



4 122 75



4 123 03

Características técnicas: pág.132

Protección frente a sobretensiones transitorias para red 230/400 V∿ (50/60 Hz).
Conformes a la norma EN/IEC 61643-11.
Recomendaciones para instalar en cuadro general. T1 + T2 (clase I+II) pruebas y especificaciones según las dos clases de tests.

### Limitador de sobretensión Tipo 1 + Tipo 2. Protección del cuadro general

Equipados con módulos enchufables e indicadores de estado:
- Verde, limitador en funcionamiento.
- Naranja, reemplazar módulo.

**T1 + T2 - Iimp 12,5 kA/polo**
Protección general de las instalaciones de potencia.
Protección de pequeñas instalaciones con pararrayos.
Características T1: Iimp 12,5 kA
Características T2: In 25 kA e Imax 60 kA
Up 1,5 kV. Imax 60 kA/polo. Uc 320 V∿.
Regímenes de neutro: TT, TNC, TNS.
Protección recomendada: DX³ 63 A curva C
(ver pág. 158).

| Emb. | Ref. | N.° de polos | Itotal (10/350) | Señal de estado (CA + SD) | N.° de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 122 70 | 1P | 12,5 kA | No | 1 |
| 1 | 4 122 74 | 1P + N | 25 kA | Sí | 2 |
| 1 | 4 122 72 | 3P | 37,5 kA | Sí | 3 |
| 1 | 4 122 75 | 3P + N | 50 kA | Sí | 4 |

### Protección de instalaciones de riesgo muy elevado

Protección de instalaciones equipadas de pararrayos e instalaciones con riesgo muy elevado según la norma EN/IEC 62305.

**T1 + T2 - Iimp 35 kA/polo - 440 V ∿ (IT)**
Con módulo enchufable e indicador de estado:
- Verde, limitador en funcionamiento.
- Naranja, reemplazar módulo.

Características T1: Iimp 35 kA
Características T2: In 35 kA e Imax 50kA
Up 2,5 kV. Uc 440 V∿.
Regímenes de neutro: TT, TNC, TNS, IT.
Protección recomendada: DPX³ 160-80 A
(ver pág. 158).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 122 80 | 1P | 35 kA | Sí | 2 |

**T1 + T2 - Iimp 25 kA/polo**
Con módulo enchufable e indicadores de estado:
- Verde, limitador en funcionamiento.
- Rojo, reemplazar módulo.

Características T1: Iimp 25 kA
Características T2: In 25 kA e Imax 50kA
Up 1,5 kV. Uc 350 V∿.
Regímenes de neutro: TT, TNC, TNS.
Protección recomendada: DPX³ 160-80 A
(ver pág. 158).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 122 81 | 1P + N | 50 kA | Sí | 4 |
| 1 | 4 122 82 | 3P | 75 kA | Sí | 6 |
| 1 | 4 122 83 | 3P + N | 100 kA | Sí | 8 |

### Módulos de recambio

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 4 123 03 | Para limitadores T1 + T2/12,5 kA. Ref. 4 122 70/72/74/75. |
| 1 | 4 122 84 | Para limitadores T1 + T2/25 kA. Ref. 4 122 81/82/83. |
| 1 | 4 122 85 | Para limitadores T1 + T2/25 kA. Ref. 4 122 81/83. |
| 1 | 4 122 86 | Para limitadores T1 + T2/35 kA. Ref. 4 122 80. |

# limitadores de sobretensiones transitorias

## instalaciones terciarias-industriales



4 122 65



4 122 45



4 122 99

Características técnicas: pág. 132

Protección frente a sobretensiones transitorias para red 230/400 V~ (50/60 Hz).
Conformes a la norma EN/IEC 61643-11.
Recomendados para la protección de cuadros secundarios.

### Bloques limitadores de sobretensión T2 adaptables

Equipados con módulos enchufables e indicadores de estado:
- Verde, limitador en funcionamiento.
- Naranja, reemplazar módulo.

Limitadores con mayor seguridad durante su instalación y mantenimiento.
Se montan directamente sobre el magnetotérmico DX³ 1 mód./polo.

**T2 Imax 40 kA/polo**
Recomendados para instalaciones de potencia.
Up 1,7 kV. In 20 kA/polo. Regímenes de neutro: TT, TNS.
Protección recomendada: DX³ 40 A curva C (ver pág. 158).

| Emb. | Ref. | N.º de polos | Uc | Señal de estado (auxiliar SD) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 122 64 | 1P + N | 320 V~ | Sí | 4 |
| 1 | 4 122 65 | 3P + N | 320 V~ | Sí | 8 |

**T2 Imax 20 kA/polo**
Recomendados para pequeñas instalaciones.
Up 2,1 kV. In 5 kA/polo. Regímenes de neutro: TT, TNS.
Protección recomendada: DX³ 40 A curva C (ver pág. 158).

| Emb. | Ref. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 122 60 | 1P + N | 320 V~ | Sí | 4 |
| 1 | 4 122 61 | 3P + N | 320 V~ | Sí | 8 |

### Limitadores de sobretensión Tipo 2

Con módulo enchufable e indicadores de estado:
- Verde, limitador en funcionamiento.
- Rojo, reemplazar módulo.

**T2 Imax 40 kA/polo**
Recomendados para instalaciones de potencia.
Up 1,7 kV. In 20 kA/polo. Regímenes de neutro: TT, TNC, TNS.
Protección recomendada: DX³ 40 A curva C (ver pág. 158).

| Emb. | Ref. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 122 40 | 1P | 320 V~ | No | 1 |
| 1 | 4 122 42 | 3P | 320 V~ | Sí | 3 |
| 1 | 4 122 44 | 1P + N | 320 V~ | No | 2 |
| 1 | 4 122 45 | 3P + N | 320 V~ | No | 4 |

**T2 Imax 40 kA/polo - 440 V ~ (IT)**
Recomendados para instalaciones de potencia.
Up 2,1 kV. In 20 kA/polo. Regímenes de neutro: IT.
Protección recomendada: DX³ 40 A curva C (ver pág. 158).

| Emb. | Ref. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 122 30 | 1P | 440 V~ | No | 1 |

**T2 Imax 20 kA/polo**
Recomendados para pequeñas instalaciones.
Up 1,2 kV. In 5 kA/polo. Regímenes de neutro: TT, TNC, TNS.
Protección recomendada: DX³ 20 A curva C (ver pág. 158).

| Emb. | Ref. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 122 20 | 1P | 320 V~ | No | 1 |
| 1 | 4 122 24 | 1P + N | 320 V~ | No | 2 |
| 1 | 4 122 25 | 3P + N | 320 V~ | No | 4 |

### Módulos de recambio

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 4 122 99 | Para limitadores T2/40 kA. Ref. 4 122 40/44/45/64/65. |
| 1 | 4 123 00 | Para limitadores T2/40 kA (módulo N-PE). Ref. 4 122 44/45. |
| 1 | 4 123 01 | Para limitadores T2/40 kA. Ref. 4 122 30. |
| 1 | 4 122 97 | Para limitadores T2/20 kA. Ref. 4 122 20/24/25/60/61. |
| 1 | 4 122 98 | Para limitadores T2/20 kA (módulo N-PE). Ref. 4 122 24/25. |

### Kit de cableado para limitadores de sobretensión

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 4 123 10 | Juego de 5 conductores (16 mm² / 40 cm, incluyendo el conductor de tierra) para la conexión de los limitadores de sobretensión en los cuadros eléctricos. |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# limitadores de sobretensiones transitorias

## características técnicas

### Índice de riesgo de tormentas:

Es recomendable la instalación de limitadores de sobretensión, en aquellas provincias con más de 20 días de tormenta al año, y muy recomendable en aquellas con más de 25.




**Días tormenta/año ≥ 25**

**Días tormenta/año ≥ 20**


**Días tormenta/año < 20**

### Niveles de riesgo

| | |
|---|---|
| | **Riesgo muy elevado (todas las zonas):**<br>– Proximidad de pararrayos |
| | **Riesgo elevado (todas las zonas):**<br>– Instalaciones alimentadas con línea aérea, zona de montaña, instalaciones aisladas, instalaciones próximas a zonas con agua, árboles… |
| | **Riesgo medio (todas las zonas):**<br>– Zonas urbanas, alimentación subterránea… |




CGBT



CS

| Niveles de riesgo | Residencial unifamiliar | Edificio viviendas/ pequeño terciario | Terciario medio | Gran terciario/industria |
|---|---|---|---|---|
| | **Icc 6 kA** | **Icc 6 kA** | **Icc <25 kA** | **Icc <50 kA (IT*)** |
| Riesgo muy elevado | T1+T2/12 DX³ C63 | T1+T2/12 DX³ C63 | T1/25 DPX³-160 80 A | T1/25 DPX³-160 80 A |
| Riesgo elevado | T2/40 DX³ C25 | T2/40 DX³ C25 | T1+T2/12 DX³ C63 | T1/25 DPX³-160 80 A |
| Riesgo medio | PP/12 Integrado | T2/40 DX³ C25 | T1+T2/12 DX³ C63 | T1+T2/12 DX³ C63 |
| | | | **Icc <25 kA** | **Icc <25 kA** |
| Todos los niveles de riesgo | PP/12 Integrado | PP/12 Integrado | BPA/20 DX³ C20 | BPA/40 DX³ C25 |

**Icc > 25 kA: T2/convencionales.



Línea de comunicación (teléfono, red de datos…)

Protección recomendada en todas las líneas entrantes en los edificios, incluidas las de comunicación: teléfono, redes de datos…

### Protección recomendada para cada tipo de limitador de sobretensiones en función de las necesidades de la instalación

| Limitador Referencias | T1/25 kA o 35 kA 4 122 80/81/82/83 | | T1+T2 / 12,5 kA 4 122 70/72/74/75 | | | T2 / 40 kA 4 122 40/44/45/64/65 | | | T2 / 40 kA 4 122 20/24/25/60/61 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. automático | DPX³ 160-80 A | | DX³ C63 | | | DX³ C40/25 | | | DX³ C20 | | |
| | Tri | Tetra | Bi | Tri | Tetra | Bi | Tri | Tetra | Bi | Tri | Tetra |
| Icc <10 kA | - | - | 4 078 06 | 4 078 65 | 4 079 34 | 4 078 04/02 | 4 078 63/61 | 4 079 32/30 | 4 078 01 | 4 078 60 | 4 079 29 |
| Icc < 16 kA | 4 200 04 | 4 200 14 | 4 092 08 | 4 092 60 | 4 093 42 | 4 092 06/04 | 4 092 58/56 | 4 093 40/38 | 4 092 03 | 4 092 55 | 4 093 37 |
| Icc < 25 kA | 4 200 44 | 4 200 54 | 4 097 74 | 4 097 87 | 4 098 00 | 4 097 72/70 | 4 097 85/83 | 4 097 98/96 | 4 097 69 | 4 097 82 | 4 097 95 |
| Icc < 36 kA | 4 200 84 | 4 200 94 | 4 100 14 | 4 100 27 | 4 100 40 | 4 100 12/10 | 4 100 25/23 | 4 100 38/36 | - | - | - |
| Icc < 50 kA | 4 201 24 | 4 201 34 | 4 101 54 | 4 101 67 | 4 101 80 | 4 101 52/50 | 4 101 65/63 | 4 101 78/76 | - | - | - |

| Régimen IT (todos los riesgos) | |
|---|---|
| CGBT | T1/50 kA/440 V<br>0 030 00 (x3 o 4)<br>+ DPX³ 160-80 A |
| CS | T2/40 kA/440 V<br>4 122 30 (x3 o 4)<br>+ DPX³ C25 |

# limitadores de sobretensiones transitorias

## características técnicas

### Reglamentación

**ITC-BT-23**

Descripción de las categorías de sobretensión:
En la tabla se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada paso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación.

**• Categoría I:**

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija. En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.
Ejemplo: ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc.

**• Categoría II:**

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija. Ejemplo: electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares.

**• Categoría III:**


Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad. Ejemplo: armarios de distribución, embarrados, aparamenta (interruptores, seccionadores, tomas de corriente…), canalizaciones y sus accesorios (cables, caja de derivación…), motores con conexión eléctrica fija (ascensores, máquinas industriales…), etc.

**• Categoría IV:**

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución. Ejemplo: contadores de energía, aparatos de telemedia, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc.


| Tensión nominal de la instalación | | Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas trifásicos | Sistemas monofásicos | Categoría IV | Categoría III | Categoría II | Categoría I |
| 230/400 | 230 | 6 | 4 | 2,5 | 1,5 |

**Norma europea EN 61643-11**



Las sobretensiones de origen atmosférico producidas por impactos indirectos de rayos, y las de origen no atmosféricos como las provocadas por maniobras en la red eléctrica, son modelados por la forma de onda 8/20 µs.

Los equipos de protección Tipo 2 garantizan la protección contra la descarga indirecta, ensayados con descargas con forma de onda 8/20 µs.



Las sobretensiones de origen atmosférico producidas por impactos directos de rayos, son modelados por formas de ondas 10/350 µs.

Los equipos de protección Tipo 1, son ensayados con descargas de ondas 10/350 µs, garantizando la protección contra descargas directas.

### Características de los limitadores de sobretensiones

Red 230/400 V (50/60 Hz) - Grado de protección IP20.
Temperatura de utilización: –10 a +40 °C / de estocaje: –20 a +70 °C.
Limitadores 1P+N (3P+N): protección F-N y N-PE, también llamada modo 1+1 (3+1 respectivamente) o protección tipo CT2.

| Ref. limitador | 4 122 81/82/83 | | 4 122 70/72/74/75 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | T1/25 kA | | T1+T2/12,5 kA | |
| Polos protegidos | 1P+N / 3P+N | 3P | 1P+N / 3P+N | 1P / 3P |
| Régimen de neutro | TT, TNS | TNC | TT, TNS | TT, TNC(S) |
| Tensión máx. (Uc) | 350 V~ | 350 V~ | 320 V~ | 320 V~ |
| Modo de protección | L-N/N-PE | L-PEN | L-N/N-PE | L(N)-PE |
| Corriente de descarga limp (10/350) | 1P+N: 25/50 kA | 25 kA | 1P+N: 12,5/25 kA | 12,5 kA |
| Nivel de protección (Up) | | | | |
| a Imp | 1,5 kV | 1,5 kV | 1,5 kV | 1,5 kV |
| a 5 kA | - | - | 1 kV | 1 kV |
| Corriente de cortocircuito máx. (Icc, Isccr) | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA |
| Protección a asociar[1] | DPX³ 160-80 | DPX³ 160-80 | DX³ C63 | DX³ C63 |

| Ref. limitador | 4 122 30 | 4 122 44/45 4 122 64/65 | 4 122 40 |
|---|---|---|---|
| Tipo | T2/40 kA | T2/40 kA | |
| Polos protegidos | 1P | 1P+N / 3P+N | 1P / 3P |
| Régimen de neutro | TT, TNS, TNC, IT | TT, TNS | TT, TNC(S) |
| Tensión máx. (Uc) | 440 V~ | 320 V~ | 320 V~ |
| Modo de protección | L(N)-PE | L-N/N-PE | L-(N)-PE |
| Corriente de descarga | | | |
| In (8/20) | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| Imax (8/20) | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Nivel de protección (Up) | | | |
| a In | 2,1 kV | 1,7 kV | 1,7 kV |
| a 5 kA | 1,3 kV | 1 kV | 1 kV |
| Corriente de cortocircuito máx. (Icc, Isccr) | 50 kA | 50 kA[2] | 50 kA |
| Protección a asociar[1] | DX³ C40 | DX³ C40<br>DX³ C25 | DX³ C40 |

| Ref. limitador | 4 122 24/25 4 122 60/61 | 4 122 20 | 0 039 51/71 | 0 039 53/73 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | T2/20 kA | | T2/12 kA | |
| Polos protegidos | 1P+N / 3P+N | 1P | 1P+N | 3P+N |
| Régimen de neutro | TT, TNS | TT, TNC(S) | TT, TNS | TT, TNS |
| Tensión máx. (Uc) | 320 V~ | 320 V~ | 275 V~ | 275 V~ |
| Modo de protección | L-N/N-PE | L(N)-PE | L-N/N-PE | L-N/N-PE |
| Corriente de descarga | | | | |
| In (8/20) | 20 kA | 20 kA | 10/12 kA | 10/20 kA |
| Imax (8/20) | 5 kA | 5 kA | 12 kA | 20 kA |
| Nivel de protección (Up) | | | | |
| a In | 1,2 kV | 1,2 kV | 1,2 kV | 1,2 kV |
| a 5 kA | 1,2 kV | 1,2 kV | 1 kV | 1 kV |
| Corriente de cortocircuito máx. (Icc, Isccr) | 25 kA | 25 kA | 6 kA/10 kA | 6 kA/10 kA |
| Protección a asociar[1] | DX³ C20 | DX³ C20 | Integrado | Integrado |

1. Otros calibres/tipos de protección: ver fichas técnicas.
2. Ref. 4 122 64/65 25 kA.


## La instalación

### Protección asociada

Los limitadores de sobretensión deben protegerse mediante un automático (o fusible), ver tabla de características de la pág. 167.

En función de las necesidades de la instalación, esta protección debe elegirse para la selectividad o cordinación con las protecciones aguas arriba

### Principios de conexión





Longitudes de conexión: lo más corto posible (< 50 cm).
Reglas de compatibilidad electromagnética (CEM): evitar los bucles, bloquear los cables contra las masas metálicas.

## Tipos de limitadores y regímenes de neutro

El limitador y su protección asociada (P2) se instalará aguas arriba de la protección principal (P1) tal como se indica a continuación (según las normas HD/IEC 60364).

### Régimen de neutro TT





P1: protección principal de la instalación.
SPD: limitador con Uc 275 o 320 V recomendada.

(1) (aguas arriba de P1): únicamente limitadores 1P+N/3P+N (excepto referencias 0 039 51/53).
Los limitadores 1P/2P/3P/4P deben instalarse siempre aguas abajo de un diferencial (retardado o selectivo en cabecera de la instalación.


(2) (aguas abajo de P2) todos los limitadores.

### Régimen de neutro TN (TNC, TNS y TNC-S)




P1 : protección principal de la instalación.
SPD: limitador con Uc 275 o 320 V recomendada.

### Régimen de neutro IT




P1: protección principal de la instalación.
SPD: limitador con Uc 275 o 320 V recomendada.

## Coordinación de limitadores aguas arriba/abajo

Consiste en asegurar que todos los limitadores aguas abajo (en cuadros secundarios o limitadores de proximidad), están energéticamente coordinados con los limitadores aguas arriba.

### Distancias mínimas entre limitadores

| Limitador aguas arriba | Limitador aguas abajo | Distancias mínimas entre limitadores (m) | |
|---|---|---|---|
| | | Con SPS[1] | Sin SPS |
| T1+T2/35 y T1+T2/25 | T2/40 (Uc 440V) | 0 | 0 |
| | T2/40 (Uc 320V) | 1 | 0 |
| T1+T2/12,5 y T1+T2/8 | T2/40 | 5 | 0 |
| | T2/20 y T2/12 | 8 | 0 |
| T2/40 | T2/20 y T2/12 | – | 1 |
| T2/20 y T2/12 | T2/12 | – | 0,5 |
| T2/20 y T2/12 | Limitador de proximidad (tipo 3) | – | 2 |

(1) Sistema de protección de sobretensiones.

# cortacircuitos seccionables



0 058 28 0 058 06 0 058 48

## Para fusibles cilíndricos tipo aM o gG

Conformes a la norma CEI 60269-3/3.1.
Seccionadores según CEI 60947-3.
Icc:
– 20 KA con fusible 8 × 32.
– 100 KA con fusible 10 × 38.
Suministrados sin fusible.

| Emb. | Ref. | Dimensiones fusibles (mm) | Tensión | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| **Unipolares** | | | | |
| 10 | 0 058 06 | 8 × 32 | 400 V~ | 1 |
| 10 | 0 058 08 | 10 × 38 | 500 V~ | 1 |
| **Unipolares + neutro** | | | | |
| 10 | 0 058 16 | 8 × 32 | 400 V~ | 1 |
| 10 | 0 058 18 | 10 × 38 | 500 V~ | 1 |
| **Bipolares** | | | | |
| 5 | 0 058 26 | 8 × 32 | 400 V~ | 2 |
| 5 | 0 058 28 | 10 × 38 | 500 V~ | 2 |
| **Tripolares** | | | | |
| 3 | 0 058 36 | 8 × 32 | 400 V~ | 3 |
| 3 | 0 058 38 | 10 × 38 | 500 V~ | 3 |
| **Tripolares + neutro** | | | | |
| 2 | 0 058 46 | 8 × 32 | 400 V~ | 4 |
| 2 | 0 058 48 | 10 × 38 | 500 V~ | 4 |

## Empuñaduras



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 057 92 | Para 2 cortacircuitos unipolares. |
| 10 | 0 057 93 | Para 3 cortacircuitos unipolares. |
| 10 | 0 057 94 | Para 4 cortacircuitos unipolares. |

## Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 057 90 | Indicador de fusión 250 V~. Se monta sobre los cortacircuitos seccionables. |
| 1 | 0 057 96 | Auxiliar NA + NC con precorte, 5 A 250 V~ (0,5 mód.). |

# conmutadores 2 y 3 posiciones conmutadores rotativos



4 129 00 4 129 01 0 046 55

## Conmutadores 2 posiciones

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| **1 contacto 32 A, 250 V~** | | | |
| 10 | 4 129 00 | 32 | 1 |
| **2 contactos 32 A, 400 V~** | | | |
| 5 | 4 129 01 | 32 | 2 |

## Conmutadores 3 posiciones

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| **1 contacto 32 A, 250 V~** | | | |
| 10 | 4 129 02 | 32 | 1 |
| **2 contactos 32 A, 400 V~** | | | |
| 5 | 4 129 03 | 32 | 2 |

## Conmutador rotativo

| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| **4 posiciones + paro** | | | |
| 1 | 0 046 55 | Unipolar 16 A - 400 V~ | 3 |
| **2 posiciones con retorno** | | | |
| 1 | 0 046 56 | Bipolar 16 A - 400 V~ | 3 |
| **2 posiciones + paro** | | | |
| 1 | 0 046 58 | Bipolar 16 A - 400 V~ | 3 |


Fusibles cilíndricos tipo aM y gG.
**www.legrand.es**



Interruptores seccionadores.
**www.legrand.es**



# Diseñe su cuadro de distribución en sólo unos minutos con el programa XL PRO³



Descarga gratuita.
**www.legrand.es**

# pulsadores, interruptores y pilotos luminosos



4 129 16



4 129 31

Permite el paso del peine de alimentación.
Conformes a la norma CEI 60669-1.
Poder de corte AC 12 según CEI 60947-5-1.

| Emb. | Ref. | Pulsadores 20 A - 250 V~ | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| | | **Funciones simples** | |
| 10 | 4 129 08 | 1 NA | 1 |
| 10 | 4 129 09 | 1 NC | 1 |
| | | **Funciones dobles** | |
| 10 | 4 129 16 | 1 NA (verde) + 1 NC (rojo) | 1 |
| 10 | 4 129 20 | 1 NA + piloto LED verde | 1 |
| 10 | 4 129 40 | 1 NC + piloto LED rojo | 1 |

| Emb. | Ref. | Interruptores de pulsación 20 A- 250 V~ | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| | | **Funciones simples** | |
| 10 | 4 129 10 | 2 NA | 1 |
| 10 | 4 129 11 | 1 NA + NC | 1 |
| | | **Funciones dobles** | |
| 10 | 4 129 14 | 1 NA + piloto LED verde | 1 |
| 10 | 4 129 15 | 1 NC + piloto LED rojo | 1 |

| Emb. | Ref. | Pilotos 250 V~ | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| | | Suministrados con difusor y lámpara LED | |
| | | **Simples** | |
| 10 | 4 129 26 | Verde | |
| 10 | 4 129 27 | Rojo | |
| 10 | 4 129 28 | Naranja | |
| 10 | 4 129 30 | Incoloro | |
| | | **Doble** | |
| 10 | 4 129 31 | Verde + rojo | |
| | | **Presencia de tensión trifásica** Suministrado con lámpara 230/400 V~ no intercambiables. | |
| 2 | 4 129 32 | 3 indicadores LED incoloros. | |

# CX³ telerruptores



4 124 12

Son conformes a la norma UNE-EN 60669-2-2.

| Emb. | Ref. | Telerruptor silencioso | Tensión de corriente de control | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Unipolar 16 A - 250 V~** | | | | |
| | Bornes de tornillo | | | | | |
| 1 | 4 124 00 ECO | | 230 V~ | | 1 NA | 1 |

| Emb. | Ref. | Telerruptores estándar | Tensión de corriente de control | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Los auxiliares y el compensador (pág. 181) se pueden asociar a los telerruptores estándar. | | | | |
| | | **Unipolares 16 A - 250 V~** | | | | |
| | Bornes de tornillo | | | | | |
| 1 | 4 124 05 | | 24 V~ | | 1 NA | 1 |
| 10 | 4 124 08 | | 230 V~ | | 1 NA | 1 |
| | | **Bipolares 16 A - 250 V~** | | | | |
| 1 | 4 124 10 | | 24 V~ | | 2 NA | 1 |
| 10 | 4 124 12 | | 230 V~ | | 2 NA | 1 |
| | | **Tetrapolar 16 A - 400 V~** Se puede usar en montaje tripolar. | | | | |
| 1 | 4 124 16 | | 230 V~ | | 4 NA | 2 |

# CX³ auxiliares y compensador para telerruptores estándar


4 124 29


4 124 33


4 124 36


4 124 39

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Auxiliares de señalización** |
| 1 | 4 124 29 | Contactos auxiliares inversores.<br>Permiten una señalización del estado de posición de los contactos del producto al que están asociados.<br>Para:<br>– Telerruptores estándar equipados o no de un auxiliar de control.<br>– Contactores 1 módulo de 16 a 25 A.<br>2 auxiliares máximo.<br>I máx. (A): 5 · Tensión: 250 V~ - 50/60 Hz · Contacto: A + C · N.º de módulos: 0,5 |
| | | **Auxiliares de mando** |
| | | Se montan a la izquierda de los telerruptores estándar.<br>Se pueden asociar a un auxiliar de señalización. |
| | | N.º de módulos |
| | | **Mando por contacto sostenido** |
| 1 | 4 124 37 | Permite controlar un telerruptor estándar mediante un contacto mantenido (p. ej.: inter. horario).<br>1 auxiliar máximo por telerruptor estándar. — 0,5 |
| | | **Mando centralizado**<br>Permite controlar simultáneamente varios telerruptores estándar.<br>1 auxiliar máximo por telerruptor estándar. |
| 1 | 4 124 34 | Para telerruptores 230 V~. — 0,5 |
| | | **Mando centralizado general** |
| 1 | 4 124 36 | Permite controlar varios grupos de telerruptores estándar equipados con controles centralizados.<br>230 V~.<br>Se conecta a los bornes de los controles centralizados.<br>Ref. 4 124 34. — 1 |
| | | **Compensador** |
| | | Permite el control de los telerruptores estándar 230 VA mediante pulsadores luminosos.<br>Se conecta a los bornes de la bobina del telerruptor.<br>– Para una corriente absorbida de 3 a 6 mA (p. ej.: 6 a 11 pulsadores de consumo 0,5 mA) se conecta 1 compensador.<br>– Para una corriente absorbida de 6 a 9 mA (p. ej.: 12 a 17 pulsadores de consumo 0,5 mA) se conectan 2 compensadores. |
| | | N.º de módulos |
| 1 | 4 124 39 | Compensador de impedancia para telerruptores.<br>230 VA - 50/60 Hz. — 1 |

## Características técnicas


**Consumo de la bobina de control de un telerruptor**

| | Telerruptores silenciosos | Telerruptores estándar | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tensión de la bobina** | 230 V~ | 24 V~ | 230 V~ | 230 V~ |
| **Intensidad** | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| **Tipo de contacto** | 1 NA | 1 NA<br>2 NA | 1 NA<br>2 NA | 4 NA |
| **Dimensiones** | 1 módulo | 1 módulo | 1 módulo | 2 módulos |
| **Intensidad de mantenimiento** | - | 280 mA | 30 mA | 50 mA |
| **Intensidad de llamada** | - | 1200 mA | 130 mA | 250 mA |


Conexión de los telerruptores de bornas con tornillo.
– Rígido: 1 × 6 mm² o 2 × 2,5 mm².
– Flexible: 1 × 6 mm² o 2 × 2,5 mm².
– Flexible con tapa simple: 6 mm².
– Flexible con tapa doble: 2 × 4 mm².

### Esquemas[1]


Telerruptor estándar con auxiliar de señalización ref. 4 124 29.




Telerruptor estándar con controles centralizados ref. 4 124 34 y 4 124 36.




Telerruptor estándar (sin control local) con control para contacto mantenido (p. ej.: inter. horario) ref. 4 124 37.



# CX³ contactores



4 125 01



4 125 02




Paso del peine de alimentación

Son conformes a la norma UNE-EN 61095.
Admiten el paso del peine de alimentación hasta 25 A.


## Contactores silenciosos con interruptor de marcha forzada

Bobina 230 V~.
Contactores de marcha forzada con retorno automático al activarse la bobina.

**Bipolares 250 V~**

| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 125 01 | 25 |  | 2 NA | 1 |

**Tripolares 400 V~**

| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 125 02 | 25 |  | 3 NA | 2 |



4 125 44




4 125 56

Son conformes a la norma UNE-EN 61095.
Admiten el paso del peine de alimentación hasta 25 A.


## Contactores silenciosos con mando manual bobina 230 V~

Contactores de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación.

**Bipolares 230 V~**

| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 125 58[1] | 25 |  | 2 NA | 1 |
| 1 | 4 125 59 | 40 | | 2 NA | 2 |
| 1 | 4 125 60 | 63 | | 2 NA | 2 |



**Tetrapolares 400 V~**

| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 125 61 | 25 |  | 4 NA | 2 |
| 1 | 4 125 62 | 40 | | 4 NA | 3 |
| 1 | 4 125 63 | 63 | | 4 NA | 3 |



## Contactores con mando manual bobina 230 V~

Contactores de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación.

**Bipolares 250 V~**

| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 125 44 | 25 |  | 2 NA | 1 |
| 1 | 4 125 45[1] | 40 | | 2 NA | 2 |
| 1 | 4 125 48[1] | 63 |  | 2 NA | 2 |

**Tetrapolares 400 V~**

| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 125 51 | 25 |  | 4 NA | 2 |
| 1 | 4 125 53[1] | 40 | | 4 NA | 3 |
| 1 | 4 125 56 | 63 | | 4 NA | 3 |
| 1 | 4 125 57 | 63 |  | 4 NC | 3 |

1. Maneta accesible tras la apertura del obturador.



Refs. en rojo: Nuevos productos

# CX³ contactores sin mando manual



4 125 13




4 125 35

Utilización en función del tipo de carga. Ver pág. 140 y 141.

Son conformes a la norma EN 61095.
Admiten el paso del peine de alimentación hasta 25 A.





## Contactores bobina 24 V~

### Bipolares 250 V~





| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 125 03 | 16 |  | NC + NA | 1 |

## Contactores bobina 230 V~

### Bipolares 250 V~

| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 125 21 | 16 |  | NC + NA | 1 |
| 10 | 4 125 23 | 25 |  | 2 NA | 1 |
| 1 | 4 125 24 | 25 |  | 2 NC | 1 |
| 1 | 4 125 27 | 63 |  | 2 NA | 2 |

### Tetrapolares 400 V~

| Emb. | Ref. | I máx. (A) | Conexión | Tipo de contacto | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 125 35 | 25 |  | 4 NA | 2 |
| 1 | 4 125 36 | 25 |  | 4 NC | 2 |
| 1 | 4 125 33 | 25 |  | 2 NC + 2 NA | 2 |
| 1 | 4 125 41 | 63 |  | 4 NA | 3 |

# CX³ auxiliares para contactores



4 124 29



4 124 31

## Auxiliares de señalización

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 4 124 29 | Contactos auxiliares inversores.<br>Permiten una señalización del estado de posición de los contactos del producto al que están asociados.<br>Para contactores 1 módulo de 16 a 25 A.<br>2 auxiliares máximo.<br>Se monta a la izquierda del contactor.<br>I máx. (A): 5 \| Tensión: 250 V~ - 50/60 Hz \| Tipo de contacto: NC + NA \| N.º de módulos: 0,5 |
| 1 | 4 124 30 | Para contactores 2 módulos 25 A.<br>2 auxiliares máximo.<br>Se monta a la izquierda del contactor.<br>5 \| 250 V~ - 50/60 Hz \| NC + NA \| 0,5 |
| 1 | 4 124 31 | Para contactor 40 y 63 A.<br>Se monta a la izquierda del contactor.<br>1 auxiliar máximo.<br>5 \| 250 V~ - 50/60 Hz \| NC + NA \| 0,5 |

## Características técnicas

- Tensión asignada de resistencia a impulsos (Uimp): 4 kV.
- Resistencia mecánica en ciclos de maniobras: 106 ciclos.
- Temperaturas de funcionamiento: –25 °C a +40 °C.
- Temperaturas de almacenamiento: –40 °C a +70 °C.

**Protección de los contactores contra los cortocircuitos según NF EN 61095, intensidad de cortocircuito condicional:**

– Iq = 6 kA para contactores de 16 a 25 A.
– Iq = 3 kA para contactores de 40 a 63 A.

Interruptor automático o fusible gG de calibre:

- ≤ 16 A para el calibre 16 A.
- ≤ 25 A para el calibre 25 A.
- ≤ 40 A para el calibre 40 A.
- ≤ 63 A para el calibre 63 A.

### Consumo de la bobina de control de un contactor

| | Contactores horas valle | | |
|---|---|---|---|
| **Tensión de la bobina** | 230 V~ | | |
| **Intensidad** | 25 A | 25 A | 25 A |
| **Tipo de contacto** | 2 NA | 3 NA | NC + NA |
| **Dimensiones** | 1 mód. | 2 mód. | 1 mód. |
| **Intensidad de mantenimiento** | 12 mA | 15 mA | 20 mA |
| **Intensidad de llamada** | 60 mA | 150 mA | 30 mA |

| | Contactores de potencia 16 A y 25 A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tensión de la bobina** | 24 V~ | | 230 V~ silenciosos | 230 V~ | |
| **Intensidad** | 16 A y 25 A | 25 A | 25 A | 16 A y 25 A | 16 A y 25 A |
| **Tipo de contacto** | NC + NA<br>2 NA | 4 NA | 2 NA | NC + NA<br>2 NA<br>2 NC | 2 NC + 2 NA<br>4 NA<br>4 NC |
| **Dimensiones** | 1 mód. | 2 mód. | 1 mód. | 1 mód. | 2 mód. |
| **Intensidad de mantenimiento** | 200 mA | 300 mA | 12 mA | 20 mA | 20 mA |
| **Intensidad de llamada** | 970 mA | 2500 mA | 60 mA | 90 mA | 200 mA |

| | Contactores de potencia 40 A, 63 A y 100 A | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tensión de la bobina** | 24 V~ | | 230 V~ | |
| **Intensidad** | 40 A y 63 A | 40 A y 63 A | 40 A y 63 A | 40 A y 63 A |
| **Tipo de contacto** | 2 NA | 4 NA | 2 NA<br>2 NC | 3 NA<br>4 NA<br>4 NC |
| **Dimensiones** | 2 mód. | 3 mód. | 2 mód. | 3 mód. |
| **Intensidad de mantenimiento** | 250 mA | 270 mA | 15 mA | 30 mA |
| **Intensidad de llamada** | 1750 mA | 1500 mA | 150 mA | 200 mA |

### Recomendaciones

Colocar un módulo espaciador (ref. 4 063 07 pág. 120):
– Cada 2 contactores cuando la temperatura ambiente sea inferior a 40 °C.
– Cada contactor cuando la temperatura ambiente esté comprendida entre 40 y 60 °C.

| Calibre del contactor | 40 °C | 50 °C | 60 °C |
|---|---|---|---|
| **Ie = 16 A** | 16 | 14 | 12 |
| **Ie = 25 A** | 25 | 22 | 20 |
| **Ie = 40 A** | 40 | 36 | 32 |
| **Ie = 63 A** | 63 | 57 | 50 |

### Sección máx. de conexión en mm²

| Tipo de conductor | Calibres ≤ 25 A | Calibres 40 y 63 A |
|---|---|---|
| **Rígido** | $6^2$ o 2 × $2{,}5^2$ | $25^2$ o 2 × $10^2$ |
| **Flexible** | $6^2$ o 2 × $2{,}5^2$ | $25^2$ o 2 × $10^2$ |
| **Flexible con tapa simple** | $6^2$ | $16^2$ |
| **Flexible con tapa doble** | 2 × $4^2$ | 2 × $16^2$ |

## Tabla de selección de los contactores

### Lámparas de incandescencia

| | Filamentos de tungsteno y halógenos 230 V~ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Potencia unitaria** | **40 W** | **60 W** | **75 W** | **100 W** | **150 W** | **200 W** | **500 W** | **1000 W** |
| **16 A** | 45 | 30 | 24 | 19 | 13 | 10 | 4 | 2 |
| **25 A** | 60 | 48 | 38 | 30 | 20 | 15 | 6 | 3 |
| **40 A** | 96 | 77 | 61 | 48 | 32 | 24 | 10 | 5 |
| **63 A** | 154 | 123 | 97 | 77 | 51 | 38 | 15 | 8 |

| | Lámparas halógenas MBT con balasto ferromagnético | | | | | | Lámparas halógenas MBT con balasto electrónico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Potencia unitaria** | **20 W** | **35 W** | **50 W** | **75 W** | **100 W** | **150 W** | **20 W** | **35 W** | **50 W** | **75 W** | **100 W** | **150 W** |
| **16 A** | 32 | 20 | 15 | 12 | 9 | 6 | 60 | 40 | 28 | 18 | 14 | 9 |
| **25 A** | 52 | 30 | 24 | 16 | 12 | 8 | 80 | 50 | 40 | 26 | 20 | 13 |
| **40 A** | 68 | 39 | 31 | 21 | 16 | 10 | 112 | 70 | 56 | 36 | 28 | 18 |
| **63 A** | 88 | 51 | 41 | 27 | 20 | 14 | 157 | 98 | 78 | 51 | 39 | 25 |

## Tabla de selección de los contactores (continuación)

### Tubos fluorescentes con balasto ferromagnético

| | Fluorescentes simples compensados en paralelo | | | | | Fluorescentes dobles compensados en serie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia unitaria | 18 W | 20 W | 36 W | 58 W | 115 W | 2 × 20 W | 2 × 36 W | 2 × 40 W | 2 × 58 W | 2 × 140 W |
| 16 A | 24 | 24 | 16 | 11 | 5 | 30 | 24 | 22 | 15 | 6 |
| 25 A | 33 | 30 | 25 | 17 | 9 | 45 | 38 | 35 | 24 | 10 |
| 40 A | 43 | 39 | 33 | 22 | 12 | 68 | 57 | 53 | 36 | 15 |
| 63 A | 56 | 51 | 42 | 29 | 15 | 101 | 86 | 79 | 54 | 23 |

| | Fluorescentes cuádruples (compensados en serie) | | | Fluorescentes compactos con arrancador integrado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia unitaria | | 4 × 18 W | | 7 W | 10 W | 18 W | 26 W |
| 16 A | | 16 | | 50 | 40 | 28 | 19 |
| 25 A | | 24 | | 60 | 50 | 42 | 28 |
| 40 A | | 36 | | 78 | 65 | 55 | 36 |
| 63 A | | 54 | | 101 | 85 | 71 | 47 |

### Tubos fluorescentes con balasto electrónico

| | Fluorescentes simples | | | | Fluorescentes dobles | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia unitaria | 18 W | 30 W | 36 W | 58 W | 2 × 18 W | 2 × 36 W | 2 × 58 W |
| 16 A | 72 | 42 | 36 | 22 | 36 | 20 | 12 |
| 25 A | 110 | 68 | 58 | 36 | 56 | 30 | 19 |
| 40 A | 165 | 102 | 87 | 54 | 84 | 45 | 29 |
| 63 A | 248 | 153 | 131 | 81 | 126 | 68 | 43 |

| | Fluorescentes triples (compensados en serie) | | Fluorescentes cuádruples (compensados en serie) | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia unitaria | 3 × 14 W | 3 × 18 W | 4 × 14 W | 4 × 18 W |
| 16 A | 34 | 26 | 26 | 20 |
| 25 A | 46 | 38 | 37 | 28 |
| 40 A | 62 | 51 | 52 | 39 |
| 63 A | 84 | 69 | 73 | 55 |

| Fluorescentes compactos con alimentación electrónica integrada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia unitaria | 7 W | 11 W | 15 W | 20 W | 23 W |
| 16 A | 120 | 80 | 64 | 50 | 43 |
| 25 A | 200 | 125 | 90 | 70 | 60 |
| 40 A | 280 | 175 | 126 | 98 | 84 |
| 63 A | 392 | 245 | 176 | 137 | 118 |

### Lámparas de descarga con compensación

| | Halogenuros metálicos | | | | | | Vapor de sodio a baja presión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia unitaria | 35 W | 70 W | 100 W | 150 W | 250 W | 400 W | 18 W | 35 W | 55 W | 90 W | 135 W | 180 W |
| 16 A | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 25 A | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 40 A | 23 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 30 | 15 | 11 | 8 | 5 | 5 |
| 63 A | 34 | 20 | 16 | 11 | 7 | 5 | 45 | 23 | 16 | 11 | 7 | 7 |

| | Vapor de sodio a alta presión | | | | | Vapor de mercurio a alta presión | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia unitaria | 70 W | 150 W | 250 W | 400 W | 1000 W | 50 W | 80 W | 125 W | 250 W | 400 W |
| 16 A | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 25 A | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 40 A | 15 | 14 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 11 | 6 | 4 |
| 63 A | 23 | 20 | 14 | 9 | 5 | 29 | 20 | 16 | 8 | 6 |

| | Mixta a alta presión | | | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia unitaria | 100 W | 160 W | 250 W | 400 W |
| 16 A | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 25 A | 11 | 7 | 5 | 3 |
| 40 A | 14 | 9 | 7 | 4 |
| 63 A | 19 | 12 | 8 | 5 |


0 047 40


0 047 42


0 047 45


0 047 44


| Emb. | Ref. | Relés temporizados | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | Permiten mandar la conexión y/o desconexión de un receptor (alumbrado, ventilación, señalización) en función de una duración de una temporización predeterminada de 0,1s a 100h.<br>Tensión de alimentación: 12 V~ -10% ~ 230 V +10%.<br>Contacto de salida: 8 A, 250 V.<br>Ver ciclos de funcionamiento en columna derecha. | |
| | | **Retardado al cierre** | |
| 1 | 0 047 40 | Permite retrasar la conexión de una carga (alarma, alumbrado). | 1 |
| | | **Retardo a la apertura** | |
| 1 | 0 047 41 | Permite retrasar la desconexión de un receptor (ventilación). | 1 |
| | | **Intermitente** | |
| 1 | 0 047 42 | Permite conectar y desconectar un circuito (alumbrado, señalización) durante un tiempo y de forma cíclica. El ciclo se inicia con una conexión. | 1 |
| | | **Temporizado a la conexión** | |
| 1 | 0 047 45 | Permite conectar un circuito durante un tiempo predeterminado (contactor). La temporización T empieza con la señal de mando. | 1 |
| | | **Multifunción** | |
| 1 | 0 047 44 | Incorpora las siguientes funciones:<br>• Retardado al cierre.<br>• Retardado a la apertura.<br>• Generador de impulsos.<br>• Temporizado a la conexión.<br>• Retardado al cierre/apertura.<br>• Intermitente empezando con la conexión.<br>• Intermitente empezando con la desconexión.<br>• Temporizador.<br>• Retardado al cierre acumulado.<br>• Temporizado a la conexión acumulado. | 1 |

relés temporizados


## diagramas de funcionamiento

### Diagramas de funcionamiento

**Retardo al cierre** — ref. 0 047 40/44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18





**Retardo al cierre acumulado** — ref. 0 047 44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18





**Retardo a la apertura** — ref. 0 047 41/44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18





**Retardo al cierre / a la apertura** — ref. 0 047 44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18





**Intermitente 2 tiempos** — ref. 0 047 42
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18





**Intermitente** — ref. 0 047 44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18





**Intermitente (inicio con la pausa)** — ref. 0 047 44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18





**Extensión/reducción de impulsos (generación de impulsos)** — ref. 0 047 44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18





**Temporizado a la conexión** — ref. 0 047 44/45
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18




**Temporizado a la conexión acumulado** — ref. 0 047 44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18




**Temporizado (contacto de paso)** — ref. 0 047 44
Alimentación A1/A2
Señal de mando Y1
Salida contactos 15/16/18




0 037 01



0 047 04

| Emb. | Ref. | Minutería | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 037 01 | 16 A - 230 V - 50/60 Hz.<br>Electrónica.<br>Regulable de 30 seg. a 10 min.<br>Conexión por 3 o 4 hilos.<br>3.680 W incandescente y halógeno 230 V.<br>2.000 W halógeno - trafos ferromagnéticos.<br>2.000 VA flúo compensado en serie.<br>1.000 VA flúo compensado en paralelo 70 µF. | 1 |
| 10 | 4 126 02 | 16 A - 230 V - 50/60 Hz.<br>Electrónica.<br>Regulable de 30 seg. a 10 min.<br>Conexión por 3 o 4 hilos.<br>Rearmable.<br>3.680 W incandescente y halógeno 230 V.<br>2.000 W halógeno - trafos ferromagnéticos.<br>2.000 VA flúo compensado en serie.<br>1.000 VA flúo compensado en paralelo 70 µF.<br>Autoprotección en caso de pulsador bloqueado.<br>Permite el paso del peine de alimentación. | 1 |
| | | **Minutería multifunción** | |
| 10 | 0 047 04 | 16 A - 230 V - 50/60 Hz.<br>Electrónica.<br>Temporización regulable de 30 seg. a 12 min.<br>Funcionamiento en 3 o 4 hilos. reconocidos automáticamente por la minutería.<br>– Entradas 8 – 230 V (detección de presencia, pulsador, …).<br>– Función pre-aviso de extinción (visualización del fin de la temporización).<br>– Función larga duración (1 hora) y extinción manual.<br>3.680 W incandescencia.<br>3.680 W halógeno - 230 V.<br>1.000 VA fluo compensado paralelo ≤ 70 µF.<br>1.000 VA fluocompacto.<br>2.000 W lámpara halógena + trafo ferromagnético.<br>2.000 W lámpara halógena + trafo electrónico.<br>Autoprotección en caso de pulsador bloqueado.<br>Permite el paso del peine de alimentación. | Módulos 17,5 mm<br>1 |




## Minutería

**4 hilos**
Admite un número ilimitado de pulsadores no luminosos o 50 pulsadores luminosos con lámpara de neón de consumo máximo de 1 mA (0,5 mA con la ref. 0 037 01). Alumbrado permanente





**3 hilos**
Admite un número ilimitado de pulsadores no luminosos o 50 pulsadores luminosos con lámpara de neón de consumo máximo de 1 mA (0,5 mA con la ref. 0 037 01). Alumbrado permanente





## Minutería multifunción

**4 hilos**





**3 hilos**




## Funciones


**Conexión por 3 o 4 hilos**

A





Minutería: encendido regulable de 30 seg. a 12 min.

B*





Minutería + Preaviso: parpadeo 25 seg. y 20 seg. antes de disparo

C





Minutería + Doble temporización

D*





Minutería + Doble temporización + Preaviso

E





Minutería + Apagado forzado

F*





Minutería + Apagado forzado con preaviso

G




Pulsación permanente



# interruptores horarios programables

## digitales


4 126 31


0 047 70


6 037 72


6 037 73

Garantizan la puesta en marcha y el paro de un circuito eléctrico (iluminación, calefacción) en horarios escogidos durante un intervalo de tiempo programado con anterioridad. Derogación temporal (retorno automático) o permanente (marcha o paro forzado) a la salida.

| Emb. | Ref. | **Semanal** |
|---|---|---|
| | | Reserva de tiempo en la programación por la selección de bloques diarios, bloques diarios ajustables individualmente o selección de bloques preestablecidos (de lunes a viernes o de lunes a domingo).<br>Permanente ON u OFF.<br>Precisión del reloj: ± 1 s/día.<br>Reserva de cuerda: 3 años. |
| 1 | 0 037 10 | **Alimentación 230 V∿ - 50/60 Hz**<br>1 salida 16 A.<br>Número de módulos: 1. |

| | | **Estándar diario semanal** |
|---|---|---|
| | | Permite una programación diaria o semanal.<br>Funciona de forma autónoma y permite la gestión de energías alternativas como paneles fotovoltaicos.<br>Ajuste de hora y cambio de horario verano/invierno automáticos.<br>Precisión de reloj: +/- 1s/día<br>Programación mínima 1s.<br>Programación directa en el teclado o mediante la tecla de transferencia de programa ref. 4 128 72.<br>Reserva de cuerda: 5 años.<br>Panel frontal enchufable para una programación sencilla con 28 ajustes posibles. |
| 1 | 4 126 81 | **Alimentación 230 V∿ - 50/60 Hz**<br>1 salida 16 A - 250 V∿<br>µcosφ = 1 por 1 inversor de contacto.<br>Consumo bajo: sólo 0,1 W<br>1 módulo. |

| | | **Multifunciones semanales** |
|---|---|---|
| | | Permite una programación diaria o semanal.<br>Menú desplegable, con una elección posible entre 15 idiomas.<br>56 programaciones posibles.<br>Un programa está formado por una hora de cierre y una hora de apertura del circuito: establecido para 1 día, se puede repetir determinados días o todos los demás días de la semana.<br>Posibilidad de interrumpir un programa mediante programación de la fecha.<br>Programación mínimo 1 s.<br>Reloj de gran precisión: ± 0,1 s/día.<br>Autonomía de funcionamiento del reloj: 5 años.<br>Programación directa en teclado o con ayuda de la llave de transferencia de programa.<br>Funciones complementarias, aleatorio (ciclos de encendido irregulares), contadores horarios. |
| | | **Alimentación 230 V∿ - 50/60 Hz** |
| 1 | 4 126 31 | 1 salida 16 A - 250 V∿.<br>cos φ = 1 por 1 contacto inversor.<br>Número de módulos: 2. |
| 1 | 4 126 41 | 2 salidas 16 A - 250 V∿.<br>cos φ = 1 por 2 contactos inversores.<br>Número de módulos: 2. |
| | | **Alimentación 24 V∿ - 50/60 Hz** |
| 1 | 4 126 33 | 1 salida 16 A - 24 V∿.<br>cos φ = 1 por 1 contacto inversor.<br>Número de módulos: 2. |
| | | **Llaves de transferencia de programa**<br>Permite grabar y copiar una programación realizada:<br>– Directamente en un interruptor horario multifunción multiprograma (carga en el aparato).<br>– Con el software de programación instalado en un PC con Windows (carga en el cargador de datos) ref. 4 128 73. |
| 1 | 4 128 72 | Para ref. 4 126 31/33/41. |

| Emb. | Ref. | **MicroRex D21 Plus** |
|---|---|---|
| | | **1 canal 230 V∿ - 50/60 Hz**<br>1 salida 16A - 250 V∿.28 programas. µ cos φ = 1 por contacto invertido. Consumo = 0,9 W |
| | | Idioma / Nº de módulos |
| 1 | 6 037 72 | Español / 2 |

| | | **MicroRex D22 Plus** |
|---|---|---|
| | | **2 canales 230 V∿ , 50/60 Hz**<br>2 salidas 16 A - 250 V∿. 14 programas por canal.<br>µ cos ø = 1 por 2 contactos invertidos. Consumo: 1.3 W |
| | | Idioma / Nº de módulos |
| 1 | 6 037 73 | Español / 2 |

| | | **Multifunciones programa anual** |
|---|---|---|
| | | Derogación temporal (retorno automático) o permanente (marcha o paro forzado) a la salida.Permite programar periodos durante todo el año para cada canal.<br>3 tipos de programación y 28 programas por canal:<br>– Diario / semanal.<br>– Anual.<br>– Individual, para ejecutar un ciclo de conmutación fuera del ciclo anual (días festivos, vacaciones, aniversarios, etc.).<br>Programación directa en teclado o con ayuda de un software de programación ref. 4 128 73. |
| 1 | 0 047 70 | **Alimentación 120/230 V∿ - 50/60 Hz.**<br>4 salidas 16 A - 250 V∿.<br>Número de módulos: 6.<br>Se entrega con llave de transferencia de programa ref. 4 128 72. |

| | | **Software de programación** |
|---|---|---|
| | | Permite la creación, la grabación y la transferencia de una programación para los interruptores horarios multifunción multiprograma y programa anual. |
| 1 | 4 128 73 | Conjunto formado por el software en soporte CD ROM y un cargador de datos.<br>Compatible con Windows Vista.<br>Se suministra con la llave de transferencia de programa ref. 4 128 72. |

| | | **Programación astronómica** |
|---|---|---|
| | | Permite el encendido o el apagado de circuitos (alumbrado, persianas...) teniendo en cuenta el huso horario en el que se encuentra, sin utilización de una célula fotoeléctrica (seleccionando en el programa la ciudad más próxima o introduciendo manualmente la longitud y latitud).<br>Una programación complementaria (diaria o semanal) permite apagar el alumbrado durante un período de la noche. |
| | | **Características**<br>Horario verano/invierno y puesta en hora automática.<br>Programación mínima: 1 min.<br>Precisión del reloj: ± 0,1 s/día.<br>Reserva de cuerda: 5 años.<br>Programación semanal: 28 programas.<br>Programación sin necesidad de estar conectado a la red.<br>Número de módulos: 2. |
| 1 | 4 126 54 | Salida 16 A - 250 V - µ cos φ = 1.<br>Salida por contacto inversor.<br>Con entrada mando por señal externa con posibilidad de temporización (0 a 23 h 59 min).<br>Alimentación 230 V∿ - 50/60 Hz. |
| 1 | 4 126 57 | 2 salidas 16 A - 250 V - µ cos φ = 1.<br>2 salidas por contacto inversor. |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# interruptores horarios programables

## analógicos



4 128 23



4 127 90



4 127 95

| Emb. | Ref. | Automáticos |
|---|---|---|
| | | Programación por segmento imperdible.<br>Alimentación: 230 V∿ - 50/60 Hz.<br>Interruptor 3 posiciones ON - AUTO - OFF en el frontal.<br>Puesta en hora automática al ponerse bajo tensión.<br>Cambio automático del horario de verano / invierno.<br>Precisión del reloj: ± 60 s/año.<br>1 salida 16 A - 250 V∿ - cos φ = 1 por contacto inversor.<br>Esfera horizontal.<br>Reserva de cuerda del reloj: 6 años. |
| | | **Programa diario** |
| 1 | 4 128 23 | 1 segmento = 15 min.<br>Programación mínima: 30 min.<br>Número de módulos: 3. |
| | | **Programa semanal** |
| 1 | 4 128 28 | 1 segmento = 2 horas.<br>Programación mínima: 4 h.<br>Número de módulos: 3. |

| Emb. | Ref. | Manuales |
|---|---|---|
| | | Alimentación:<br>Sin reserva de cuerda: 230 V∿ 50 Hz.<br>Con reserva de cuerda: 230 V∿ 50/60 Hz.<br>Puesta en hora y cambio manual del horario de verano/invierno.<br>1 salida 16 A - 250 V∿ - cos φ = 1. |
| | | **Programa diario** |
| | | 1 segmento = 15 min.<br>Precisión de conmutación del reloj: ± 5 min.<br>Programación mínima: 15 min. |
| 1 | 4 127 80 | Esfera vertical.<br>Contacto de cierre.<br>Sin reserva de cuerda.<br>Número de módulos: 1. |
| 1 | 4 127 90 | Esfera vertical.<br>Contacto de cierre.<br>Reserva de cuerda del reloj: 100 horas.<br>Número de módulos: 1. |
| 1 | 4 128 12 | Esfera horizontal.<br>Contacto inversor.<br>Sin reserva de cuerda.<br>Número de módulos: 3. |
| 1 | 4 128 13 | Esfera horizontal.<br>Contacto inversor.<br>Reserva de cuerda del reloj: 100 horas.<br>Número de módulos: 3. |
| | | **Programa semanal** |
| | | 1 segmento = 2 horas.<br>Precisión de conmutación del reloj: ± 30 min. |
| 1 | 4 127 83 | Esfera vertical.<br>Contacto de cierre.<br>Sin reserva de cuerda.<br>Número de módulos: 1. |
| 1 | 4 127 94 | Esfera vertical.<br>Contacto de cierre.<br>Reserva de cuerda del reloj: 100 horas.<br>Programación mínima: 2 horas.<br>Número de módulos: 1. |
| 1 | 4 127 95 | Esfera horizontal.<br>Contacto inversor.<br>Reserva de cuerda del reloj: 100 horas.<br>Programación mínima: 4 horas.<br>Número de módulos: 3. |


Interruptores horarios en puerta: pág. 147.

# interruptores horarios programables


## digitales y analógicos

### Modo de empleo

**Programación directa en las referencias ref. 0 047 70 y 4 126 31/41**



**Ejemplo de programación mediante la llave de transferencia en ref. 0 047 70**




### Características de programación

| Referencias | Periodo de programación | Intervalo mín. de conmut. | Autonomía de funcionamiento del reloj en caso de corte | Horario verano/ invierno | Salidas (inversor) 16 A | Salidas (inversor) 10 A | N.° de prog. | N.° de mód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 037 10** | 7 d | 1 min | 3 años | auto | 1 | - | 56 | 1 |
| **0 037 05** | 7d | 1 min | 5 años | auto | 1 | - | 28 | 1 |
| **4 126 31** | 24 h / 7 d | 1 seg | 5 años | auto | 1 | - | 56 | 2 |
| **4 126 41** | 24 h / 7 d | 1 seg | 5 años | auto | 2 | - | 2×28 | 2 |
| **4 126 33** | 24 h / 7 d | 1 seg | 5 años | auto | 1 | - | 56 | 2 |
| **0 047 70** | anual + 7 d | 1 seg | 5 años | auto | 4 | - | 4×3×28 | 6 |

| Referencias | Periodo de programación | Duración de un segmento | Intervalo mín. | Autonomía de funcionamiento | Salida 16 A por contacto Cerr. | Salida 16 A por contacto Inv. | N.° de mód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 127 80** | 24 h | 15 min | 15 min | sin | 1 | - | 1 |
| **4 127 90** | 24 h | 15 min | 15 min | 100 h | 1 | - | 1 |
| **4 128 12** | 24 h | 15 min | 30 min | sin | - | 1 | 3 |
| **4 128 13** | 24 h | 15 min | 30 min | 100 h | - | 1 | 3 |
| **4 127 83** | 7 d | 2 h | 2 h | sin | 1 | - | 1 |
| **4 127 94** | 7 d | 2 h | 2 h | 100 h | 1 | - | 1 |
| **4 127 95** | 7 d | 2 h | 4 h | 100 h | - | 1 | 3 |
| **4 128 23** | 24 h | 15 min | 30 min | 6 años | - | 1 | 3 |
| **4 128 28** | 7 d | 2 h | 4 h | 6 años | - | 1 | 3 |

# interruptores crepusculares



4 126 23



4 126 26



4 128 60

Permiten el encendido y el apagado de un circuito de iluminación en función de la luminosidad (anochecer, amanecer).
Alimentación: 230 V∿ - 50/60 Hz.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Estándar** |
| 1 | 4 126 23 | Salida 16 A - 250 V∿ - μ cos φ = 1.<br>2.000 W incandescencia.<br>2.000 W fluor. compensado en serie.<br>1.000 W fluor. compensado en paralelo 70 μF.<br>1.000 W lámpara de bajo consumo.<br>2.000 W lámpara halógena + transf. ferromagnético.<br>2.000 W lámpara halógena + transf. electrónico.<br>Respuesta temporizada automática.<br>Ajuste de 1 a 100000 lux.<br>Número de módulos: 1.<br>Se entrega con célula fotoeléctrica ref. 4 128 60. |
| | | **Programable** |
| 1 | 4 126 26 | 8 posibles programaciones diarias o semanales.<br>Salida 10 A - 250 V∿ - cos φ = 1.<br>1.000 W incandescencia.<br>2.000 VA fluor. compensado en serie.<br>Respuesta temporizada 60 s.<br>Ajuste de 2 a 60000 lux.<br>Número de módulos: 2.<br>Se entrega con célula fotoeléctrica ref. 4 128 60. |
| | | **Células fotoeléctricas**<br>IP 55 - IK 07. |
| | | **Modular** |
| 1 | 4 128 60 | Para su uso con interruptores crepusculares estándar ref. 4 126 23/26. |

Iluminación crepuscular
Programa Plexo




# interruptores crepusculares

## características técnicas


**Interruptor crepuscular estándar** (ref. 4 126 23) con célula fotoeléctrica ref. 4 128 58.

Encendido y apagado definidos por un umbral.




**Interruptor crepuscular programable** (ref. 4 126 26) con célula fotoeléctrica ref. 4 128 60.

Capacidad: 56 programas (diario/semanal/anual).
Control de iluminación en función del tiempo y del grado de iluminación. Intervalo mínimo entre 2 conmutaciones: 1 mn.
Autonomía de funcionamiento: 5 años.
Conmutador manual: marcha forzada/programa/paro.
Cambio automático horario verano/invierno.
Derogación temporal con retorno automático al programa.



# interruptores horarios



0 497 54



0 499 26

## Analógicos*

Dimensiones 72 × 72 mm DIN 43700.
Colocación:
- Mural.
- Tras cuadro con soporte ref. 0 498 32 (no incluido).
- Sobre raíl ⊔ con adaptador ref. 0 044 09 (no incluido).

Conmutador frontal de 3 posiciones:
I: encendido permanente.
Aut.: automático según programa.
II: apagado permanente.
Contacto conmutador (1 o 2).

**MaxiRex**
16 A - 250 V. Con reserva de cuerda 100 horas

| Emb. | Ref. | | Esferas | Contacto conmutador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 497 54 | MaxiRex QT | 24 horas | 1 |
| 1 | 0 497 56 | MaxiRex QW | 7 días | 1 |

**Accesorios**

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 0 498 32 | Soporte para montaje tras cuadro. |
| 5 | 0 044 09 | Adaptador para montaje sobre raíl ⊔. |

## Analógicos para cámaras frigoríficas

Diarios.
Regulan la duración del desescarche antes de programar las horas de conexión del calefactor.
Con 1 o 2 contactos regulables en continuo.
Los ciclos del programa pueden ser repetidos hasta 9 veces por día.
La duración de los ciclos se fija con las manecillas blanca y negra.
El comienzo del ciclo de desescarche se programa en la esfera sacando 2 segmentos.
Duración mínima entre 2 ciclos: 2 h 30 min.

**PolarRex**

| Emb. | Ref. | | Regulación (mm) Contacto 1 | Contacto 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 499 26 | PolarRex KKT | 10 … 60' | 10 … 60' |

* Para su utilización con lámparas de descarga, asociar a un contactor del calibre adecuado a la potencia de las lámparas. Ver contactores en pág. 138.

# contadores horarios



0 495 55



0 046 94

Mide la energía eléctrica consumida por un circuito monofásico o trifásico.
Lectura clara en pantalla.
Precisión clase II según CEI 61036 (tapa precintable).

## Contadores horarios

Permiten contar las horas de funcionamiento de una máquina o equipo eléctrico para conocer el tiempo exacto de funcionamiento y proceder a su mantenimiento preventivo.
Capacidad: 5 cifras + 2 decimales (1 u = 1 hora).
Precisión: 1/100ª de hora.
Consumo: 0,2 VA.

| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| | | **Con marcador numérico** | |
| 1 | 0 046 94 | 230 V ac, 50 Hz. | 2 |
| 1 | 0 046 91 | 24 V ac 50 Hz. | 2 |

**Contadores trascuadro**
– Aparatos monobloc.
– Montaje frontal sobre puerta de armario.
– Funcionamiento por motor sincrono.
– Testigo de funcionamiento.
Aplicación:
– Recuento de las horas de funcionamiento de una máquina o receptor eléctrico para conocer el tiempo de funcionamiento y proceder al mantenimiento preventivo del mismo.
Suministrado con marco de recubrimiento (55 × 55 mm) y accesorios de fijación.
El marco de recubrimiento es necesario en caso de corte circular.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 495 52 | 24 V∿ - 50 Hz. |
| 1 | 0 495 53 | 110 a 120 V∿ - 50 Hz. |
| 1 | 0 495 55 | 200 a 240 V∿ - 50 Hz. |
| 1 | 0 495 60 | 12 V a 36 V⎓. |

## Características técnicas

| Tipo<br>Referencia | QT<br>0 497 54 | QW<br>0 497 56 | KKT<br>0 499 26 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión alimentación | 230 V + 10-15 % | | 230 V + 10-15 % | | |
| Frecuenciac | 50/60 Hz | | 50 Hz | | |
| Funcionamiento | Cuarzo | | Motor síncrono | | |
| Esfera | 24 h | 7 días | 24 h | | |
| Reserva marcha | 100 h | | – | | |
| Duración por segmento | 10 min | 1 h | 30 min | | |
| Conmutación mínima | 30 min | 3 h | ca. 30 min - 60 min | | |
| Precisión conmutación | ± 5 min | ± 30 min | ± 5 min | | |
| Precisión marcha | ± 2,5 s/d | | – | | |
| Capacidad conmutación (W)<br>ohm<br>Incandescencia<br>Ind. cos φ = 0,6 | 3.680<br>920<br>2.300 | | 3.680<br>Sólo para instalaciones frigoríficas | | |
| Contacto conmutador | 1×16 A | 1×16 A | 1×116 A | 2×116 A | 1×116 A |
| Temperatura ambiente | 0... +50 °C | | 0... +50 °C | | |
| Temperatura almacenamiento | –10... +60 °C | | – 10... +60 °C | | |
| Protección | IP 20 | | IP 20 | | |



0 036 59



0 036 58



0 036 60




0 036 71

| Emb. | Ref. | Reguladores | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | **Funcionamiento autónomo**<br>Memorización del último nivel de iluminación de un corte de luz o un apagado. | |
| 1 | 0 036 58 | Para lámparas fluorescentes con reactancia electrónica 1-10 V.<br>Potencia máxima: 800 VA.<br>Corriente de control: 50 mA maxi.<br>Mando local y a distancia.<br>Mando por pulsador no luminoso. | 2 |
| 1 | 0 036 59 | Para lámparas halógenas.<br>Potencia mini: 60 W - maxi: 600 W.<br>Mando local y a distancia.<br>Mando por pulsador no luminoso. | 2 |
| | | **Funcionamiento por Bus**<br>Mando local y a distancia por mandos auxiliares o por pulsadores dobles o simples no luminosos.<br>Suministrado en modo doble pulsador.<br>El cambio del pulsador doble a simple se hace por la configuración del producto.<br>Indicación luminosa de nivel de carga que permite visualizar el control directamente. Pueden estar asociados entre sí en versión principal / secundario a través del bus. | |
| 1 | 0 036 60 | Para lámparas fluorescentes con reactancia 1/10 V (tubo fluo, lámparas fluo compactas, Leds…).<br>Compatible con todas las cargas controlables por reactancias variables en 1 - 10 V.<br>Potencia maxi: 1000 VA.<br>Corriente de control: 50 mA maxi. | 4 |
| 1 | 0 036 71 | Para lámparas halógenas TBT con transformador ferromagnético o electrónico.<br>Reconocimiento automático de la carga.<br>Autorregulado contra sobrecargas.<br>Potencia maxi: 1.000 W. | 6 |




## Montaje





**Regulador para lámparas fluorescentes 800 W ref. 0 036 58**




**Regulador para lámparas fluorescentes con reactancia 1-10 V ref. 0 036 60**



## Cómo elegir su regulador

| | | | ❶  | ❷  | ❸  | ❹  | ❺  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Potencia** | | | **Ø26/Ø36** | | | |
| **0 036 58** | **Máx.** | **800 VA** | – | Sí<br>con reactancia 1-10 V | – | Sí<br>con reactancia 1-10 V | Sí |
| | **Mín.** | **–** | | | | | |
| **0 036 59** | **Máx.** | **600 W** | Sí | – | Sí<br>(mín.: 40 VA<br>máx.: 600 VA) | No | – |
| | **Mín.** | **60 W** | | | | | |
| **0 036 60** | **Máx.** | **1000 VA** | – | Sí<br>con reactancia 1-10 V | | | Sí<br>con reactancia 1-10 V |
| | **Mín.** | **–** | | | | | |
| **0 036 71** | **Máx.** | **1000 W** | Sí | – | Sí | Sí | – |
| | **Mín.** | **–** | | | | | |

❶ Lámparas halógenas 230 V.
❷ Lámparas fluorescentes ∅26 o 36 mm.
❸ Lámparas halógenas con transformador ferromagnético.
❹ Lámparas halógenas con transformador electrónico.
❺ Lámparas fluocompactas con reactancia electrónica de 1-10 V separado.




0 400 81

| Emb. | Ref. | Reguladores de potencia |
|---|---|---|
| | | 230 V∿, 50/60 Hz.<br>Dimensiones: 181 × 117 × 232 mm. Peso 2,2 kg.<br>Permite regular el nivel de alumbrado de una instalación.<br>Mando local en cara frontal, o mando a distancia.<br>Tres funciones:<br>• Regulación mando local (V): Permite establecer un nivel de alumbrado mediante el mando de regulación del propio aparato. Posibilidad de desplazar el mando encendido/apagado por pulsador simple no luminoso o periférico desplazado, ref. 0 744 23.<br>• Regulación a distancia (T): Permite establecer un nivel de alumbrado mediante el mando de regulación desde diferentes puntos por pulsadores no luminosos o periférico desplazado, ref. 0 744 23 o auxiliares de mando.<br>• Función ampliador (esclavo) (E): Para obtener potencias superiores. Se puede asociar a otras pletinas de potencia (en mono o trifásico).<br>Memorización del último nivel luminoso antes del apagado. |
| 1 | 0 400 81 | **Regulación de potencia 2.500 VA**<br>• Incandescencia: 300 a 2.500 VA.<br>• Halógeno 230 V: 300 a 2.500 VA.<br>• Halógeno MBT 12 V transformador ferromagnético: 300 a 2.500 VA.<br>Potencia mínima: 300 VA.<br>Posibilidad de obtener hasta 12500 W asociando 4 pletinas en función ampliador a la pletina principal.<br>El mando de regulación se efectúa a partir de la pletina principal. |
| 1 | 0 400 83 | **Regulación de potencia 5.000 VA**<br>• Incandescencia: 300 a 5.000 VA.<br>• Halógeno 230 V: 300 a 5.000 VA.<br>• Halógeno MBT 12 V con transformador ferromagnético: 300 a 5.000 VA.<br>Potencia mínima: 300 VA.<br>Posibilidad de obtener hasta 25.000 W asociando 4 pletinas en función ampliador a la pletina principal.<br>El mando de regulación se efectúa a partir de la pletina principal. |
| | | **Accesorios** |
| 1 | 0 401 39 | **Compensador**<br>Se conecta en paralelo a la salida del regulador.<br>Para instalación con lámparas MBT.<br>Conectar en el primario del transformador ferromagnético.<br>Utilizar el compensador por regulador. |



## Regulación de potencia

**Reguladores de potencia ref. 0 400 81/83**




**Selector de función:**


T = Mando a distancia
V = Mando local
E = Ampliador (esclavo)




## Ejemplos de aplicación


**Iluminación incandescente halógena baja tensión**

Lugar de utilización: comercio, bar, restaurante, cafetería, agencia bancaria, de viaje, estación, aeropuerto, sala de reuniones, museos…




**Iluminación 230 incandescente o halógena 230 V∿**

Lugar de utilización: comercio, bar, restaurante, cafetería, agencia bancaria, de viaje, estación, aeropuerto, sala de reuniones…






0 039 00



0 038 40



0 498 98


| Emb. | Ref. | Telemando universal |
|---|---|---|
| | | **Funciones:**<br>• Con tensión de red:<br>permite verificar el funcionamiento de las luminarias de emergencia sin necesidad de cortar la alimentación, con rearme automático.<br>• Sin tensión de red:<br>permite la puesta en reposo de las luminarias de emergencia evitando con ello la descarga de los acumuladores y garantizando el buen funcionamiento en caso de emergencia. |
| 1 | 0 039 00 |  230 V∿ 50/ 60 Hz.<br>Tensión de salida: TBTS.<br>Permite mandar hasta 300 luminarias.<br>4 módulos de 17,5 mm. |
| 1 | 0 609 48 | Pulsador para cuadro del telemando.<br>Con 1 m de cable, conector y pulsador. |

| | | Termostato de ambiente | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | Permite la regulación de la temperatura no accesible al público, en el caso de locales comerciales, oficinas… o a los niños, en el caso de viviendas.<br>Mide la temperatura por medio de una sonda instalada en el local o zona a vigilar. | |
| 1 | 0 038 40 | Margen de regulación de 3° a 30 °C.<br>Mando de regulación en cara frontal.<br>Poder de corte:<br>6 A - 250 V∿ con cos φ = 1.<br>Contacto inversor:<br>Corte por subida de temperatura (calefacción).<br>o por bajada de temperatura (climatización). | 2 |
| | | **Sonda para termostato de ambiente**<br>Instalación: Mosaic.<br>Colocación a 1,50 m del suelo.<br>Distancia máxima entre termostato y sonda: 50 m para línea no blindada. | |
| 1 | 0 767 23 | Sonda Mosaic, mecanismo 2 módulos. | |

| | | Termostato de ambiente mural |
|---|---|---|
| 1 | 0 498 98 | Mecánico.<br>1 salida por contacto inversor.<br>Poder de corte:<br>• 16 A - 250 V∿ en circuito resistivo.<br>• 2,5 A - 250 V∿ en circuito inductivo.<br>10 mA a 500 mA máxi. 12 a 48 V∿.<br>Precisión regulación ± 1 °C (categoría A). |

# XL Pro³: el programa de los creadores de cuadro de distribución

**Concebido como un verdadero taller digital, el programa XL Pro² facilita el diseño de cuadros de distribución**



- **Seleccionar los productos necesarios**
- **Calcular los tipos de envolventes correspondientes**
- **Visualizar la disposición de los productos en las envolventes**
- **Elaborar automáticamente el esquema de su instalación**
- **Realizar la valoración**

Descarga gratuita.
**www.legrand.es**

# tomas de corriente y soportes especiales


0 042 85


0 042 80


0 042 82


6 998 11


4 129 50 + 0 775 94


4 129 50 + 4 129 51 + 0 238 74


4 129 50 + 4 129 52

## Tomas de corriente

Permiten el paso del peine de alimentación.

| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| | | **10/16 A - 250 V∿** | |
| 10 | 0 042 85 | 2 P + T. Con obturador de protección. | 2,5 |
| 10 | 0 042 83 | 2 P + T. Con obturador de protección y piloto de presencia de tensión. | 2,5 |
| 10 | 0 042 80 | 2 P + T. Con obturador de protección. Para usos informáticos. | 2,5 |
| 10 | 0 042 82 | 2 P + T saliente. Con obturador de protección contra error de inserción para circuitos asistidos o especializados. | 2,5 |
| | | **20 A - 400 V∿** | |
| 5 | 0 042 90 | 2 P + T con obturador. | 3,5 |
| 5 | 0 042 91 | 3 P + T con obturador. | 3,5 |
| 5 | 0 042 92 | 3 P + N + T con obturador. | 3,5 |

## Soportes universales modulares

Permiten montar los equipos, aparatos de mando y señalización y equipamientos diversos como micro-switch, diodos, etc... en perfiles modulares ⊔.
Admiten el paso del peine.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 129 50 | **Soporte para equipos Mosaic**<br>Permite el montaje de mecanismos.<br>Mosaic 2 módulos sobre perfil ⊔.<br>2,5 módulos DIN 17,5 mm. | |
| 10 | 4 129 51 | **Adaptador para aparatos de mando y señalización Osmoz**<br>Adaptador troquelado simple (Ø22,5 mm), para montar en el soporte universal ref. 4 129 50. | |
| 10 | 4 129 52 | **Adaptador para equipamientos diversos**<br>Adaptador ciego u obturador, para montar en el soporte universal ref. 4 129 50.<br>Permite el montaje de equipamientos diversos (potenciómetro, diodos, circuitos impresos etc.) perforando el adaptador. | |
| | | **Soportes especiales** | N.º de módulos |
| 10 | F80AL | Para fijación de aparatos Livinglight. | 2 |
| 10 | F400A | Para fijación de aparatos Livinglight. | 3 |

## Programadores enchufables

Para mando automático de aparatos domésticos (cafeteras, lavadoras, radiadores...).
Equipado de una clavija y de una toma de corriente 2P + T 10/16 A con obturadores de protección.
Potencia máxima: 3500 W.
Con conmutador de encendido o programación.
Programadores con base frontal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Diario** | |
| 1 | 6 998 11 | Temporización de 10 en 10 minutos.<br>Intervalo mínimo entre 2 conmutaciones: 20 minutos. | |
| | | **Semanal** | |
| 1 | 6 998 12 | Temporización de 1 en 1 hora.<br>Intervalo mínimo entre 2 conmutaciones: 2 horas.<br>Cada día es programable individualmente. | |

# fuentes de alimentación monofásicas, transformadores, timbres y zumbadores


0 042 10

Permiten la alimentación de autómatas programables y de sus periféricos o cualquier otra utilización que requiera una tensión ⎓.
Fijación sobre raíl en ⊔.

## Fuentes de alimentación asistidas

Equipadas con botón de marcha/paro, piloto de funcionamiento y fusible de protección.
Alimentación a 230 V∿.

**12 V⎓**

Acumulador estanco NiMh - 280 mAh.

| Emb. | Ref. | Potencia (W) | Intensidad (A) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 042 10 | 6 | 0,5 | 6 |

## Transformadores de seguridad

Equipados con portaetiquetas.
Protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos
En caso de desconexión automática por sobrecarga, cortar la alimentación y dejar que se enfríe el transformador antes de ponerlo de nuevo en servicio.
Fijación mural o sobre raíl en ⊔ (para los de 3 y 4 módulos).
Conformes con la norma CEI / EN 61558-2-6
230 V/12 o 24 V (por acople de 2 × 12 V).

| Emb. | Ref. | P (VA) | Pérdidas en vacío (W) | Caída T % Cos φ = 1 | Rend. Cos φ = 1 | Ucc % | I (A) prim. en carga | N.º módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 130 96 | 25 | 2,5 | 29 | 66 | 23,3 | 0,14 | 4 |
| 1 | 4 130 98 | 63 | 4 | 15,7 | 75 | 13,6 | 0,33 | 5 |

## Timbres y zumbadores

Corriente alterna 50 Hz.
Conexión a bornas de tornillo.
Permiten el paso del peine y reciben el peine de alimentación (entrada por debajo).
Atención: quitar las lámparas de los pulsadores luminosos cuando se monten con las ref. 0 041 01/10/11.

**Timbres**

| Emb. | Ref. | Tensión (V ∿) | Potencia (VA) | Consumo (mA) | Potencia acústica (dB) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 041 07 | 230 | 4 | 21 | 83 | 1 |

**Zumbadores**

| Emb. | Ref. | Tensión (V ∿) | Potencia (VA) | Consumo (mA) | Potencia acústica (dB) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 041 13 | 230 | 4 | 21 | 73 | 1 |

**Alimentación rectificada filtrada 24 V⎓**

| Emb. | Ref. | Potencia (W) | Intensidad (A) | Capacidad de las bornas cable flexible (mm²) entrada | Capacidad de las bornas cable flexible (mm²) salida | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 131 07 | 12 | 0,5 | 6 | 6 | 5 |

# fuentes de alimentación conmutadas

## monofásicas



1 467 21



1 467 22

Fuentes de alimentacion conmutadas-monofásicas
- Conformes a las normas UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 e IEC EN 60950-1, EN 55022 clase B, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 y EN 61204-3
- Frecuencia de utilización 50/60 Hz
- Visor de presencia de tensión de salida
- Potenciómetro de ajuste de la tensión de salida en el frontal
- Protección integrada frente a sobrecargas y cortocircuitos
- Montaje sobre perfil simétrio prof. 7,5 mm y 15 mm

### Monofásicas

| Emb. | Ref. | Potencia nominal (W) | Intensidad nominal (A) | Rango salida (V) | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Consumo en vacío inferior a 0,3 W<br>Tensión de salida regulable.<br>Tensión de entrada: 100 a 240 V∿.<br>Tensión de salida: 12 V=. | | | |
| 1 | 1 467 11 | 24 | 2 | 10,8 a 13,8 | 2 |
| | | Tensión de entrada: 100 a 240 V∿.<br>Tensión de salida: 24 V=. | | | |
| 1 | 1 467 21 | 15 | 0,63 | 21,6 a 29 | 1 |
| 1 | 1 467 22 | 36 | 1,5 | 21,6 a 29 | 2 |

# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

Encuentra todos los datos técnicos de productos en **www.legrand.es**

1. Clic en DOCUMENTACIÓN




...o en el E-CATALOGO




**Busca por referencia** y obtén...

- Descripción, imagen y precio
- Características técnicas
- Catálogo de producto
- Certificaciones
- Documentación técnica
- Vídeos de producto

... y más!


**E-catalogo de Legrand**

También disponible desde tu movil.





# EFICIENCIA ENERGÉTICA


**Medida, supervisión y gestión de la energía**




Pág. 156
Amperímetros, voltímetros y conmutadores




Pág. 163
Interfaz de comunicación

**Instalaciones fotovoltaicas**




Pág. 168
Limitadores de sobretensión

**SAI, Sistema de alimentación ininterrumpida**



Pág. 172
Keor DC y Keor Multiplug



Pág. 178
K Keor LP

**Soluciones de recarga para vehículos eléctricos, Green'Up**



Pág. 190
Tabla de selección


## NOVEDADES 2020





**EMS CX³ Supervisión de la energía**
**(pág. 158)**








**Instalaciones fotovoltaicas**
**(pág. 168)**


**Pág. 157** Transformadores de corriente


**Pág. 158** EMS CX³ Supervisión de la energía



**Pág. 160** EDMX³ Centrales de medida



**Pág. 162** EDMX³ Contadores de energía



**Pág. 163** Visualización y supervisión


**Pág. 164** Tabla de selección de medición y supervisión de energía



**Pág. 166** Datos técnicos



**Pág. 168** Cortacircuitos


**Pág. 168** Interruptores automáticos corriente continua



**Pág. 168** Interruptores-seccionadores corriente continua



**Pág. 169** Cajas estancas a equipar Plexo³


**Pág. 174** Keor PDU


**Pág. 175** Keor SP


**Pág. 176** Niky S


**Pág. 177** Keor Line RT


**Pág. 180** Daker DK plus


**Pág. 184** Keor S


**Pág. 186** Accesorios de comunicación


**Pág. 191** Tomas Green'Up Acces


**Pág. 193** Soluciones de recarga Green'Up Premium


**Pág. 195** Dimensiones y datos técnicos




## Soluciones metálicas para recarga de vehículos eléctricos
(pág. 193)



## KEOR PDU
(pág. 174)



0 046 02




0 046 63



0 046 50

| Emb. | Ref. | Amperímetros | Número de módulos |
|---|---|---|---|
| | | **Analógicos** | |
| | | Miden la intensidad en amperios (A) de la corriente que circula por un circuito eléctrico. | |
| 1 | 0 046 02 | Conexión directa en corriente alterna o continua. Escala: 0-30 A - se suministra con cuadrante. | 4 |
| 1 | 0 046 00 | Conexión a través de un transformador de corriente (TI) con salida de 0-5 A. | 4 |
| | | El instrumento debe completarse con un cuadrante de medida (ver a continuación) adecuado para la corriente del circuito a medir. Cuadrantes de medida para amperímetro ref. 0 046 00. | |
| 2 | 0 046 10 | 0-50 A | |
| 2 | 0 046 13 | 0-100 A | |
| 2 | 0 046 15 | 0-200 A | |
| 2 | 0 046 16 | 0-250 A | |
| 2 | 0 046 17 | 0-300 A | |
| 2 | 0 046 18 | 0-400 A | |
| 2 | 0 046 20 | 0-600 A | |
| 2 | 0 046 21 | 0-800 A | |
| 2 | 0 046 22 | 0-1.000 A | |
| 2 | 0 046 66 | 0-1.250 A | |
| 2 | 0 046 24 | 0-1.500 A | |
| 2 | 0 046 25 | 0-2.000 A | |




| | | Voltímetros | |
|---|---|---|---|
| | | Miden la tensión de un circuito en voltios (V). | |
| 1 | 0 046 60 | **Analógico** | |
| | | Medida de la tensión alterna o continua de un circuito eléctrico. Escala: 0-500 V. | Número de módulos 4 |

| Emb. | Ref. | Amperímetro / voltímetro digital | Número de módulos |
|---|---|---|---|
| | | Indicación: de 0 a 999 A, kA, V. | |
| 1 | 0 046 63 | Permite leer la intensidad o la tensión de un circuito dependiendo de la conexión realizada. – Modo amperímetro: conexión a través de un transformador de corriente (TI) con salida de 0-5 A, ajuste del rango de lectura en función del TI utilizado, tensión: 230 V∿ - 50/60 Hz. – Modo voltímetro: medida de la tensión alterna o continua de un circuito eléctrico; escala: 0-600 V. | 4 |

| | | Conmutadores rotativos de medida | |
|---|---|---|---|
| | | Permiten seleccionar manualmente los circuitos a medir. | |
| | | **Conmutador de amperímetro** | |
| | | Permite medir con un solo amperímetro, conectado a través de un TI, las corrientes de un circuito. | |
| 1 | 0 046 50 | Trifásico, conmutador de 4 posiciones. | 3 |
| | | **Conmutadores de voltímetro** | |
| | | Permiten medir con un solo voltímetro las tensiones de un circuito trifásico. | |
| 1 | 0 046 52 | Trifásico de 4 posiciones. | 3 |
| 1 | 0 046 53 | Trifásico con neutro, conmutador de 7 posiciones. | 3 |



4 121 42



4 121 58



4 121 62

## Transformadores de corriente cerrados

Se asocian a amperímetros, contadores de energía y centrales de medida Corriente de 0 a 5 A en el secundario, proporcional a la corriente primaria.
Se fijan sobre barra, sobre perfil ⊔ EN 50022.
Conexión secundario, por bornas o terminales.
Clase de precisión 0,5 % (1 % para las referencias 4 121 01/02).

**TI monofásico**

Para barra 16 × 12,5 mm y cable ∅21 mm.

| Emb. | Ref. | Relación de transformación | Potencia (VA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 01 | 50/5 | 1,25 |
| 1 | 4 121 02 | 75/5 | 1,5 |
| 1 | 4 121 03 | 100/5 | 2 |
| 1 | 4 121 04 | 125/5 | 2,5 |
| 1 | 4 121 05 | 160/5 | 3 |
| 1 | 4 121 06 | 200/5 | 4 |
| 1 | 4 121 07 | 250/5 | 5 |

Para barra 32,5 × 10,5 y 25,5 × 15,5 mm y cable Ø27 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 12 | 400/5 | 10 |
| 1 | 4 121 14 | 600/5 | 12 |

Para barra 40,5 × 12,5 y 32,5 × 15,5 mm y cable Ø26 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 16 | 250/5 | 3 |
| 1 | 4 121 17 | 400/5 | 6 |
| 1 | 4 121 19 | 700/5 | 8 |

Para barra 40,5 × 10,5, 32,5 × 20,5 y 25,5 × 25,5 mm y cable Ø32 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 23 | 250/5 | 3 |
| 1 | 4 121 24 | 300/5 | 5 |
| 1 | 4 121 25 | 400/5 | 8 |
| 1 | 4 121 26 | 600/5 | 12 |

Para barra 50,5 × 12,5 y 40,5 × 20,5 mm y cable Ø40 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 31 | 700/5 | 8 |
| 1 | 4 121 32 | 800/5 | 8 |
| 1 | 4 121 33 | 1.000/5 | 10 |

Para barra 65 × 32 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 36 | 600/5 | 8 |
| 1 | 4 121 38 | 800/5 | 12 |
| 1 | 4 121 39 | 1.000/5 | 15 |

Para barra 84 × 34 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 42 | 1.250/5 | 12 |

Para barra 127 × 38 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 46 | 1.600/5 | 10 |
| 1 | 4 121 47 | 2.000/5 | 15 |
| 1 | 4 121 49 | 3.200/5 | 25 |

Para barra 127 × 54 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 50 | 1.600/5 | 20 |
| 1 | 4 121 51 | 2.000/5 | 25 |
| 1 | 4 121 52 | 2.500/5 | 30 |
| 1 | 4 121 53 | 3.200/5 | 30 |
| 1 | 4 121 54 | 4.000/5 | 30 |

## Transformadores de corriente cerradas

Se asocian a amperímetros, contadores de energía y centrales de medida Corriente de 0 a 5 A en el secundario, proporcional a la corriente primaria.
Se fijan sobre barra.
Conexión secundario, por bornas o terminales.
Clase de precisión 1 % .

**TI trifásico**

Para 3 barras 20,5 × 5,5 mm y 3 cables ∅8 mm

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 57 | 250/5 | 3 |

Para 3 barras 30,5 × 5,5 mm y 3 cables ∅35 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 58 | 400/5 | 4 |

## Transformadores de corriente abiertos

Se asocian a los amperímetros, contadores de energía y centrales de medida.
Corriente de 0 a 5 A en el secundario.
Se fijan sobre barra.
Conexión secundaria por bornas o terminales.
Clase de precisión 0,5 %.

Para barra 50 × 80 mm.

| Emb. | Ref. | Relación de transformación | Potencia (VA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 62 | 400/5 | 1,5 |
| 1 | 4 121 63 | 750/5 | 3 |

Para barra 80 × 120 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 64 | 1.000/5 | 5 |
| 1 | 4 121 65 | 1.500/5 | 8 |

Para barra 80 × 160 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 121 66 | 2.000/5 | 15 |
| 1 | 4 121 67 | 2.500/5 | 15 |
| 1 | 4 121 68 | 3.000/5 | 20 |
| 1 | 4 121 69 | 4.000/5 | 20 |

# Sistema EMS CX³: supervisión de la energía

## módulos


4 149 19


4 149 20


4 149 23


4 149 26


4 149 30


4 149 29


4 149 32


4 149 31

EMS CX3 (Energy Management System) es un sistema para la supervisión de la energía en los cuadros secundarios o en el CGBT nuevos o existentes.
De esta forma, es posible in situ o a distancia:
- medir/contar: la energía consumida, los armónicos, número de ciclo, etc.
- informar:del estado de funcionamiento de los aparatos (abierto/cerrado/fallo, etc.) o cualquier otra información como: muelle cargado, descargado, etc.
- accionar:a distancia las cargas o mandos motorizados (On/Off) e igualmente cortes del suministro/reanudación del suministro, etc.
- programar: definir todos los datos que se deben analizar, los umbrales de alarma, etc.
- mostrar: todos los datos de supervisión

Conexión: todos los módulos están provistos de puertos de conexión específicos para una transmisión de datos, ya sea por perfil comunicante (a través del conector situado en la parte trasera de los módulos) o por cable comunicante (a través de los conectores situados más abajo de los módulos)
Configuración: in situ, a través de los microinterruptores de configuración situados en el lateral de los módulos o a distancia en el software de configuración
Direccionamiento: in situ, a través del selector de direccionamiento en cada uno de los módulos o a distancia con el software de configuración
Alimentación del sistema con módulo de alimentación específica ref 4 149 45
Sistema EMS CX3 conforme a la norma IEC/EN 61131-2 (Autómatas programables)

### Módulos de medida

Permiten la medición de las corrientes, tensiones simples y compuestas, potencia activa/reactiva y aparente en cada fase y acumuladas, cos ø y frecuencia, indicaciones de la tasa de armónicos. etc.
Clase de precisión: 0,5
Conformes a la norma IEC/EN 61557-12

**Para medida hasta 63 A**

Admiten el paso del peine
Se suministran con toroidal cerrado hasta 63 A

| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 149 19 | Módulo de medida monofásico + 1 toroidal<br>Consumo en 12 V= : 0,409 W-34,1 mA | 1 |
| 1 | 4 149 20 | Módulo de medida trifásico + 3 toroidales<br>Consumo en 12 V= : 0,418 W-34,8 mA | 1 |

**Para medida de altas intensidades**

| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 149 23 | Módulo de medida para transformadores de corriente (TI)<br>Adaptado a los toroidales ferromagnéticos con una corriente secundaria de 5 A<br>Consumo en 12 V= : 0,391 W-32,6 mA | 1 |

### Módulo concentrador de impulsos

Permite recopilar las mediciones efectuadas por los contadores de impulsos (electricidad, agua, gas, etc.)
Admite el paso del peine

| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 149 26 | Hasta 3 circuitos de impulsos.<br>Consumo en 12 V= : 0,288 W-24 mA | 1 |

### Módulos de informe de estado

Admiten el paso del peine

**Módulo de señalización universal**

Reenvía a distancia todo tipo de información: posición de los contactos, DMX3 conectado/desconectado. etc.
Microinterruptores de configuración situados en el lateral del producto que permiten:
- elegir el tipo de información
- el comportamiento de los LED

Se pueden combinar con todo tipo de auxiliares de estado o de señalización de los productos modulares o de potencia

| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 149 30 | Indicador 3 LEDs : rojo, amarillo, verde<br>Conexión por contactos secos<br>Consumo en 12 V= : 0,377 W-31,4 mA | 1 |

**Módulo auxiliar de señalización CA + SD**

Señala el estado de posición de los contactos y el fallo del producto modular asociado

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 149 29 | Se monta a la izquierda de los equipos modulares:<br>automáticos, automáticos diferenciales, diferenciales, interruptores seccionadores con disparo<br>Consumo en 12 V= : 0,236 W-19,7 mA | 0,5 |

### Módulo de mando universal

Permite controlar las cargas y los mandos motorizados de equipos modulares y de potencia
Microinterruptores de configuración situados en el lateral del producto que permiten ajustar:
- el tipo de contacto (1 NO, NF, 2 NO, etc.)
- su funcionamiento (monoestable, biestable, etc.)

Admite el paso del peine

| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 149 32 | 2 relés 250 V - 6 A<br>Consumo en 12 V= : 0,456 W-38 mA | 1 |

### Módulo de informe de estado y mando

Para contactores 1 y 2 módulos hasta 25 A y telerruptores
Se monta a la izquierda del producto asociado
Admite el paso del peine


| Emb. | Ref. | | N.º de módulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 149 31 | Microinterruptores de configuración situados en el lateral del producto que permiten ajustar:<br>- el tipo de producto asociado<br>- horas valle/punta<br>Consumo en 12 V= : 0,372 W-31 mA | 1 |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Sistema EMS CX³: supervisión de la energía

## técnica de conexión y configuración



4 149 01



4 149 08



4 149 45



4 149 36



0 261 56



4 149 38/39



4 149 40



0 046 89

EMS CX³ (Energy Management System) es un sistema para la supervisión de la energía en los cuadros secundarios o en el CGBT nuevos o existentes. De esta forma, es posible contar/medir, informar, accionar, programar y visualizar tanto in situ como a distancia
Conexión: todos los módulos están provistos de puertos de conexión específicos para una transmisión de datos, ya sea por perfil comunicante (a través del conector situado en la parte trasera de los módulos) o por latiguillo comunicante (a través de los conectores situados en la parte inferior de los módulos)
Configuración: in situ, a través de los microinterruptores de configuración situados en el lateral de los módulos o a distancia en el software de configuración
Direccionamiento: in situ, a través del selector de direccionamiento en cada uno de los módulos o a distancia en el software de configuración
Alimentación del sistema con módulo de alimentación específica ref 4 149 45
Sistema EMS CX³ conforme a la norma IEC/EN 61131-2 (autómatas programables)

## Conexionado

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Perfiles comunicantes**<br>Disponibles en 3 longitudes (para cualquier otra medida, consúltenos)<br>Reciben y transmiten los datos de supervisión del sistema EMS CX³<br>Se montan en todo tipo de perfiles y realces |
| 1 | 4 149 01 | Longitud 18 módulos |
| 1 | 4 149 02 | Longitud 24 módulos |
| 1 | 4 149 03 | Longitud 36 módulos |
| | | **Cubierta de plástico para perfil comunicante**<br>Permite proteger la parte que no se utiliza del perfil comunicante (uso obligatorio)<br>Se encaja a presión en el perfil y se corta a la medida deseada |
| 1 | 4 149 14 | Longitud 36 módulos |
| | | **Latiguillos comunicantes**<br>Reciben y transmiten los datos de supervisión del sistema EMS CX³<br>Se utilizan en lugar del perfil comunicante o en el caso de extensiones de filas conectadas con el perfil |
| 1 | 4 149 07 | Longitud 250 mm - lote de 10 |
| 1 | 4 149 08 | Longitud 500 mm - lote de 10 |
| 1 | 4 149 09 | Longitud 1000 mm - lote de 5 |
| | | **Conector de extensión para latiguillo comunicante**<br>Permite aumentar la longitud de los latiguillos comunicantes<br>Los latiguillos comunicantes se encajan a presión a ambos lados del conector |
| 1 | 4 149 10 | Longitud máxima autorizada del latiguillo comunicante: 3 m<br>Lote de 5 |

## Alimentación

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 4 149 45 | 500 mA 12 V DC estabilizada<br>Máximo 3 módulos de alimentación en un sistema (bajo la interfaz EMS CX³/RS 485)<br>1 módulo 17,5 mm |

## Configuración y visualización in situ

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 4 149 36 | **Para configurar, probar, gestionar y visualizar la instalación sin ordenador, ni conexión IP**<br>Miniconfigurador: módulo opcional con pantalla para uso del sistema en «modo autónomo»<br>Ideal para las instalaciones que requieren la visualización y la gestión en un único punto in situ<br>Admite el paso del peine<br>Consumo en 12 V= : 0,438 W-36,5 mA<br>4 módulos 17,5 mm |
| 1 | 0 261 56 | **Para gestionar y visualizar la instalación**<br>Pantalla táctil sobre puerta<br>Permite visualizar las informaciones de supervisión de los diferentes equipos modulares y de potencia (DX³, DPX³, DMX³ o EMDX³) y gestionar a distancia los equipos provistos del módulo de mando universal EMS CX³ ref. 4 149 32<br>Posibilidad de gestionar hasta 9 equipos<br>Alimentación 18-30 V=, conexión IP<br>Se monta en la puerta o placa lisa<br>Medidas de corte: 92 x 92 mm |

## Configuración y visualización a distancia

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Para configurar y probar la instalación, puede descargarse de forma gratuita el software de configuración EMS de la ficha técnica disponible en el catálogo en línea |
| | | **Software para gestionar y visualizar en un PC**<br>Software Energie Manageur disponibles mediante las llaves de licencia |
| 1 | 4 149 38 | Para 32 direcciones MODBUS o 32 contadores de impulsos |
| 1 | 4 149 39 | Para 255 direcciones MODBUS o 255 contadores de impulsos |
| | | **Energie Serveurs Web para configurar, probar, gestionar y visualizar en un navegador web**<br>Permiten consultar a distancia en un navegador web a partir de varios PC, smartphone, pantallas web, tablets digitales, etc. los valores recopilados en los equipos de protección (DX³, bloques diferenciales adaptables con medición, DPX³ y DMX³), equipos de medición y de supervisión (EMDX³ y EMS CX³) y bornas de recarga para vehículo eléctrico |
| 1 | 4 149 47 | Para 10 direcciones MODBUS o 10 contadores de impulsos |
| 1 | 4 149 48 | Para 32 direcciones MODBUS o 32 contadores de impulsos |
| 1 | 4 149 49 | Para 255 direcciones MODBUS o 255 contadores de impulsos |

## Interfaces de comunicación

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 149 40 | Interfaz EMS CX³/RS 485<br>Consumo en 12 V= : 0,344 W-28,7 mA<br>1 módulo 17,5 mm |
| 1 | 0 046 89 | Interfaz RS 485/IP<br>3 módulos 17,5 mm |

Refs. en rojo: Nuevos productos

# La medición se convierte en e.comunicante

Gracias a las funciones de comunicación de las nuevas centrales de medida y contadores EMDX³, podrá proporcionar una dirección IP a cada cuadro.
De este modo, la visualización de medidas llega lo más cerca posible de los usuarios y de los gestores energéticos (en PC, *smartphones*, etc.)

■ **Centrales de medida**
Access y Premium con módulo de comunicación RS 485/IP (para proporcionar una dirección IP a cada cuadro)



■ **Contadores de energía**
Y centrales de medida modulares RS 485



■ **Convertidor RS 485/IP**
(para proporcionar una dirección IP a cada cuadro)



Descubra la nueva gama EMDX³ en **www.legrand.es**

## EMDX³: centrales de medida

**montaje sobre perfil DIN**

ECO



4 120 51



4 120 45

Características técnicas: pág. 166

EMDX3: centrales de medida multifunción.
Para montaje sobre perfil DIN.
Conformes a las normas:
– IEC 61557-12.
– IEC 62053-22 clase 0,5.
– IEC 62053-23 clase 2.

| Emb. | Ref. | **EMDX³ modular** |
|---|---|---|
| 1 | 4 120 45 | **Unidades de medida multifunción**<br>Montaje sobre perfil simétrico.<br>Anchura 4 módulos.<br>Pantalla LCD retroiluminada.<br>Precisión clase 1.<br>Conexión con TI.<br>Mide corrientes, tensiones, potencias activas, reactivas y aparentes, frecuencia, factor de potencia y energia activa y reactiva.<br>TDH de tensión y corriente.<br>Salidas por impulsos y Modbus RS485. |
| 1 | 4 120 51 | Montaje sobre perfil simétrico.<br>Anchura 4 módulos.<br>Pantalla LCD retroiluminada.<br>Mide corrientes, tensiones, potencias activas, reactivas y aparentes, así como energía y factor de potencia.<br>4 tarifas de medida.<br>THD y análisis de tensiones y corrientes de armónicos hasta el rango 9.<br>Alarmas programables en todas las funciones.<br>Salidas por impulsos y comunicación Modbus RS485. |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# EMDX³: centrales de medida

**montaje trascuadro**



4 120 52



4 120 47



4 120 53

Características técnicas: pág. 166

EMDX3: centrales de medida multifunción.
Para montaje trascuadro.
Conformes a las normas:
– IEC 61557-12.
– IEC 62053-22 clase 0,5.
– IEC 62053-23 clase 2.

| Emb. | Ref. | EMDX³ Access |
|---|---|---|
| | | **Unidades de medida multifunción** |
| 1 | 4 120 47 | Montaje sobte puerta o panel.<br>Dimensiones: 96 x 96 x 62 mm.<br>Pantalla LCD retroiluminada.<br>Precisión clase 1.<br>Conexión con TI.<br>Mide corrientes, tensiones, potencias activas, reactivas y aparentes, frecuencia, factor de potencia y energia activa y reactiva.<br>TDH de tensión y corriente.<br>Salidas por impulsos y Modbus RS485. |
| 1 | 4 120 52 | Montaje sobre puerta o panel.<br>Dimensiones: 96 × 96 × 62 mm.<br>Pantalla LCD retroiluminada.<br>Mide corrientes, tensiones, potencias activas, reactivas y aparentes y factor de potencia.<br>Medidas:<br>• Energía activa consumida o producida.<br>• Energía reactiva consumida o producida.<br>• Tiempo de funcionamiento.<br>• Impulsos.<br>THD y análisis de tensiones y corrientes de armónicos hasta el rango 25.<br>Alarmas programables en todas las funciones.<br>Salidas por impulsos y comunicación Modbus RS485. |

| Emb. | Ref. | EMDX³ Premium |
|---|---|---|
| | | **Unidades de medida multifunción** |
| 1 | 4 120 53 | Montaje sobre puerta o panel.<br>Dimensiones: 96 × 96 × 62 mm.<br>Pantalla LCD retroiluminada.<br>Mide corrientes, tensiones, potencias activas, reactivas y aparentes, temperatura interna y factor de potencia.<br>Medidas:<br>• Energía activa consumida o producida.<br>• Energía reactiva consumida o producida.<br>• Tiempo de funcionamiento.<br>• Impulsos.<br>• THD.<br>Alarmas programables en todas las funciones.<br>Se puede equipar con 4 módulos opcionales. |
| | | **Módulos de medida** |
| 1 | 4 120 55 | Módulo de comunicación Modbus RS485. |
| 1 | 4 120 57 | Módulo con dos entradas y dos salidas.<br>Las salidas pueden asignarse a diferentes valores de alarma.<br>Las entradas pueden recibir impulsos de conteo. |
| 1 | 4 120 58 | Módulo de temperatura.<br>Permite la conexión de 2 sondas PT100. |
| 1 | 4 120 59 | Módulo de impulsos de salida para conteo de energía.<br>2 salidas independientes y aisladas. |
| 1 | 4 120 60 | Módulo con dos salidas analógicas.<br>Se pueden colocar hasta 2 módulos.<br>Las salidas pueden asignarse a valores diferentes. |

Transformadores de intensidad (TI), véase la pág. 157.



# EMDX³: contador de energía residencial




4 120 00



4 120 04

| Emb. | Ref. | Contador |
|---|---|---|
| | | Mide el consumo de energía eléctrica total y parcial en seis categorías: calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, tomas de corriente y otros consumos.<br>La categoría otros consumos se calcula automáticamente: diferencia entre consumo total y consumo de las categorías medidas.<br>Mide también los consumos de gas y de agua.<br>Muestra los consumos de cada categoría en euros, kWh o m³.<br>Incluye:<br>- una salida IP en formato RJ 45 que permite ver los consumos en páginas web, consultables en smartphone, tableta, ordenador... en casa o a distancia;<br>- 5 entradas para medición de circuitos, que permiten conectar hasta 2 transformadores de corriente por entrada;<br>- 1 entrada TIC por contador electrónico o Linky que permite gestionar los intervalos de tarifas;<br>- 2 entradas por impulso de cable para medir el gas y el agua;<br>- una salida BUS/SCS para ver los consumos en el portero Bticino o en pantallas.<br>My Home domótica. |
| 1 | 4 120 00 | Contador 110/230 V± - 50/60 Hz - 6 módulos. |
| 1 | 4 120 02 | Transformador de corriente de núcleo abierto, 90 A máx. |
| 1 | 4 120 04 | Transformador de corriente de núcleo cerrado, 60 A. |

# EMDX³: contadores de energía

**montaje sobre perfil**



0 046 70



4 120 74

Miden la energía eléctrica consumida por un circuito monofásico o trifásico aguas abajo del contador de distribución de energía.
Muestran el consumo de energía en kWh, además de otros valores, como (en función de las referencias) la intensidad, la energía activa, la energía reactiva y la potencia.
Son conformes a las normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1.
MID: certificación que garantiza la precisión del contador para la refacturación de la energía consumida.

| Emb. | Ref. | | Contadores monofásicos |
|---|---|---|---|
| | No MID | MID | **Conexión directa** |
| 1 | 0 046 70 | | 32 A - 1 módulo.<br>Salida por impulsos. |
| 1 | 4 120 68 | | 45 A - 1 módulo.<br>Salida RS 485. |
| 1 | | 4 120 69 | 45 A - 1 módulo.<br>Salida por impulsos. |
| 1 | 0 046 81 | | 36 A - 2 módulos.<br>Salida por impulsos. |
| 1 | 4 120 80[2] | 4 120 82[2] | 63 A - 2 módulos. |
| 1 | 0 046 72[1] | 0 046 78[1] | Salida por impulsos. |
| 1 | 4 120 81[2] | 4 120 83[2] | 63 A - 2 módulos. |
| 1 | 0 046 77[1] | 0 046 79[1] | Salida RS 485. |

| | | | Contadores trifásicos |
|---|---|---|---|
| | No MID | MID | **Conexión directa** |
| 1 | 4 120 90[2] | 4 120 92[2] | 63 A - 4 módulos. |
| 1 | 0 046 73[1] | 0 046 82[1] | Salida por impulsos. |
| 1 | 4 120 91[2] | 4 120 93[2] | 63 A - 4 módulos. |
| 1 | 0 046 80[1] | 0 046 83[1] | Salida RS 485. |
| 1 | 4 120 74[2] | 4 120 75[2] | 125 A - 6 módulos.<br>Salida RS 485 |
| | | | **Conexión con TI** |
| 1 | 4 120 40[2] | 4 120 42[2] | 5 A - 4 módulos. |
| 1 | 0 046 74[1] | 0 046 85[1] | Salida por impulsos. |
| 1 | 4 120 41[2] | 4 120 43[2] | 5 A - 4 módulos. |
| 1 | 0 046 84[1] | 0 046 86[1] | Salida RS 485. |

| | | Concentrador |
|---|---|---|
| 1 | 4 120 65 | Permite recoger las medidas de 12 contadores de energía por impulsos. Compatible con todos los contadores de impulsos (gas, agua...). Permite transmitir la información mediante su salida RS 485.<br>12 entradas.<br>4 módulos. |

([1]) Disponibles hasta abril de 2020.
([2]) Nuevas referencias disponibles a partir de abril de 2020.

Transformadores de intensidad (TI), de 50/5 a 4 000/5
véase la pág. 157.





Refs. en rojo: Nuevos productos



0 261 36



3501K



4 149 48



4 149 39



Gracias al sistema de supervisión de Potencia Legrand, los interruptores se integran en un sistema de supervisión.
Así, a distancia se puede: verificar el estado de los interruptores, medir las magnitudes eléctricas, controlar los interruptores.
Protocolo MODBUS.

| Emb. | Ref. | Interfaz de comunicación para DPX³/DMX³ |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 75 | **Interfaz electrónica DPX³**<br>Permite conectar los DPX³ magnetotérmicos diferenciales y DPX³ electrónicos en una red de comunicación MODBUS RS 485.<br>Toda la información gestionada por la tarjeta electrónica del interruptor se compartirá en la red MODBUS.<br>Dimensiones: 2 módulos DIN.<br>Alimentación: 24 V~ / ⎓ .<br>Conexión RS 485 (2 hilos).<br>Dirección, velocidad y codificación modificable con kit configurador. |
| 1 | 0 288 05[1] | **Opción comunicación MODBUS RS 485 para DMX³**<br>Opción que permite que el DMX³ sea comunicante para la supervisión. |
| 1 | Bticino E49 | **Alimentación modular**<br>Antigua ref. 0 035 67.<br>230 V~ - 27 V⎓ - 0,6 A.<br>2 módulos. |
| 1 | 0 261 36 | **Interfaz de señalización y de mando DPX³ y DX³**<br>Con sus 24 entradas, permite detectar la información de los DPX y los DX³ (contacto auxiliar: posición abierto - 1 entrada, o posición abierto y cerrado - 2 entradas, señal error - 1 entrada) y gracias a las seis salidas controla los interruptores (accionar los motores de los interruptores - 2 salidas, accionar los disparadores de los interruptores para ponerlos en modo prueba - 1 salida).<br>Dimensiones: 6 módulos DIN.<br>Alimentación: 24 V~ / ⎓ .<br>Conexión RS 485 (2 hilos).<br>Dirección, velocidad y codificación modificable con kit configurador. |
| 1 | Bticino 3501K | **Accesorios**<br>**Kit configurador**<br>Permite configurar la tarjeta de entradas/salidas y la interfaz DPX³.<br>Kit con puentes 0 a 9 (10 piezas para cada cifra).<br>Sustituye a la ref. 0 261 45. |

| Emb. | Ref. | Supervisión |
|---|---|---|
| 1 | 4 210 75 | **Interface de comunicación Modbus en RS485**<br>Permite conectar los DPX³ magnetotérmicos diferenciales y DPX³ electrónicos en una red de comunicación Modbus RS485.<br>Todas las informaciones gestionadas por la tarjeta electrónica del interruptor será compartida en la red Modbus.<br>Dimensiones: 2 módulos DIN.<br>Alimentación: 24 V~ / ⎓ .<br>Conexión RS 485 (2 hilos).<br>Dirección, velocidad y codificación modicable con kit configurador. |
| 1 | 0 035 67 | **Alimentador modular**<br>Para BUS/SCS.<br>240 V~27 V = 0,6 A.<br>2 módulos. |

| | | Visualización |
|---|---|---|
| | | **Servidores web**<br>Permiten la consulta a distancia, mediante un navegador web en un PC, smartphones tipo iPhone o Android, pantallas web, tabletas tipo iPad o Archos, etc., de los valores recogidos en los contadores de energía y las centrales de medida, así como su historial. |
| 1 | 4 149 48 | Para 32 direcciones MODBUS o 32 contadores de impulsos. |
| 1 | 4 149 49 | Para 255 direcciones MODBUS o 255 contadores de impulsos. |
| | | **Software**<br>Permiten la consulta local, mediante red privada, de los valores recogidos en los contadores de energía y las centrales de medida, así como su historial. |
| 1 | 4 149 38 | Para 32 direcciones MODBUS o 32 contadores por impulsos. |
| 1 | 4 149 39 | Para 255 direcciones MODBUS o 255 contadores por impulsos. |
| 1 | 0 261 56 | **Pantalla táctil trascuadro**<br>Permite visualizar la información proveniente de los diferentes aparatos de protección: DX³, DPX³, DMX³ o EDMX³.<br>Puede gestionar hasta 9 aparatos.<br>Alimentación: 18 - 30 V =, conexión IP.<br>Se monta sobre puerta o panel frontal.<br>Dimensiones corte: 92 x 92 mm. |

| | | Convertidor IP |
|---|---|---|
| 1 | 0 046 89 | Permite la conversión RS 485 / Ethernet para conectar los contadores de energía y las centrales de medida a una red IP. 90 a 260 V~.<br>3 módulos DIN. |

<table>
<tr><th>LUGAR DE INSTALACIÓN</th><th>CONTROL Y SEÑALIZACIÓN</th><th>PROTECCIÓN</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Edificio residencial y pequeño terciario<br></td><td>DX³<br>Auxiliares de señalización y de mando (excepto rearme automático en residencial)<br>(pág. 119)<br> + <br>Interfaz de señalización y de mando DPX³ y DX³<br>ref. 026136 (pág. 163)</td><td>DX³<br>(pág. 106 a 118)<br></td></tr>
<tr><td>Módulos EMS CX³ de informe de estado ref. 414931<br>(pág. 161)<br><br>Módulo EMS CX³ de mando universal ref. 414932<br>(pág 161)<br></td><td>DX³<br>(pág. 106 a 118)<br></td></tr>
<tr><td>Módulos EMS CX³ de información de estado y mando<br>ref. 414931 (pág. 161)<br></td><td>Contactores y teleruptores<br>(pág. 134)<br></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Terciario<br></td><td rowspan="2">DPX³<br>Auxiliares de señalización y mando<br>(pág. 61)<br> +<br>Interfaz de señalización y de mando DPX³ y DX³<br>ref. 026136 (pág. 163)<br></td><td>DPX³<br>(pág. 50 a 52)<br></td></tr>
<tr><td>DPX³ 250/630/1600 electrónico(2)<br>(pág. 53 y 54)</td></tr>
<tr><td>DMX³<br>Auxiliares de señalización y de mando<br>(pág. 34 a 35)<br> +</td><td>DMX³<br>(pág. 28 a 33)<br></td></tr>
<tr><td>Módulo EMS CX³ de informe de estado<br>ref. 414929/30 (pág. 161)<br><br>Módulo EMS CX³ de mando universal ref. 414932<br>(pág. 161)<br></td><td>DMX³ o DPX³<br>(pág. 352-353 y 378-379)</td></tr>
</table>



1 : utilizar una interfaz por bloque: diferencial adaptable  2 : excepto DPX³ 630 y 1600 versión S1

| MEDIDA | COMUNICACIÓN | VISUALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Centrales de medida EMDX³ (pág. 159)  | → Salida RS 485 | **SOLUCIÓN 1** **En local** |
| Contadores de energía EMDX³ (pág. 160)  | → Salida RS 485 |  +  |
| DX³ Bloque diferencial adaptable con medida (pág. 118)  | + Interfaz de comunicación ref. 421075 (pág. 161)  | Interfaz RS 485/IP réf. 0 046 89 (p. 57) / En la pantalla de visualización táctil ref. 026156 (p. 57) |
| Módulos EMS CX³ de medida ref. 414919/20 (pág. 161)  Módulo EMS CX³ concentrador de impulsos ref. 414926 (pág. 161)  | + Interfaz de comunicación ref. 414940 (pág. 161)  | **SOLUCIÓN 2** **En local o a distancia en 1 puesto**  Con la clave de la licencia de software (ref. 414938/39) para visualización en un único PC |
| Centrales de medida de energía EMDX³ (pág. 159)  | → Salida RS 485 | **SOLUCIÓN 3** **En local o a distancia sobre 1 o varios puestos** |
| Contadores de energía EMDX³ (pág. 160)  | → Salida RS 485 |   Con el Servidor Web Energie:  |
| Módulo EMS CX³ de medida ref. 414923 (pág. 161)  | + Interfaz de comunicación ref. 414940 (pág. 162)  | - ref. 4 149 47/48 (con interfaz IP integrada)  |
| DPX³ 250/630/1600 electrónico[2] (pág. 380, 383 y 389) | + Interfaz de comunicación[3] réf. 4 210 75 (pág. 64) | - ref. 4 149 49 junto con la interfaz IP ref. 004689 (pág. 162) para la visualización en 1 o varios PCs, tablets, smartphones. Interfaz Modbus RS485/IP integrada. |
| DMX³ Con unidad de protección electrónica (pág. 353) | → DMX³ con opción comunicante réf. 0 288 05 (pág. 64) | |
| Centrales de medida EMDX³ (pág. 58)  | + Módulo de comunicación réf. 4 120 55 (pág. 58) | |
| Contadores de energía EMDX³ (pág. 58)  | → Salida RS 485 | |
| Módulo EMS CX³ de medida réf. 4 149 23 (pág. 56)  | + Interfaz de comunicación réf. 4 149 40 (pág. 57)  | |
| Módulo EMS CX³ de medida réf. 4 149 23 (pág. 56)  | | |

3 : utilizar 1 interfaz por DPX³

4 : para utilizar sobre el Servidor Web Energie


## Características técnicas

| Ref. cat. | | | 4 120 51 | 4 120 52 | 4 120 53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexión | Bornes de medición corrientes | Cable flexible | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² |
| | | Cable rígido | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
| | Otros bornes | Cable flexible | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
| | | Cable rígido | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² |
| Grado de protección | Cubierta frontal | | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| | Caja | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Peso | | | 250 g | 285 g | 285 g |
| Pantalla | Tipo | | LCD con retroiluminación | LCD con retroiluminación | LCD con retroiluminación |
| | Intervalo de actualización | | 1 s | 1 s | 1 s |
| Medidas | | | 1P+N, 3P, 3P+N | 1P+N, 3P, 3P+N | 1P+N, 3P, 3P+N |
| Medición de tensión | Directa | Fase/fase | 80-500 V | 80-500 V | 80-690 V |
| | | Fase/neutro | 50-290 V | 50-290 V | 50-400 V |
| | A través de un TP | Primario | máx. 1200 V | máx. 1200 V | máx. 150 kV |
| | | Secundario | - | - | - |
| | Intervalo de actualización | | 0,2 s | 0,2 s | 0,2 s |
| Medición de corriente | Directa | | - | - | - |
| | Desde un TC | Primario | máx. 10 kA (X/1 A) o 50 kA (X/5A) | máx. 10 kA (X/1 A) o 50 kA (X/5A) | máx. 10 kA (X/1 A) o 50 kA (X/5A) |
| | | Secundario | 1 A o 5 A | 1 A o 5 A | 1 A o 5 A |
| | Medición mínima | | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| | Consumo de entrada | | ≤ 1 VA | ≤ 1 VA | ≤ 0,2 VA |
| | Pantalla | | 0,005 A-10 kA (x/1 A) o 0,005 A-50 kA (x/5 A) | 0,005 A-10 kA (x/1 A) o 0,005 A-50 kA (x/5 A) | 0,005 A-10 kA (x/1 A) o 0,005 A-50 kA (x/5 A) |
| | Sobrecarga permanente | | 1,2 In | 1,2 In | 1,2 In |
| | Sobrecarga intermitente | | 20 In / 0,5 s | 20 In / 0,5 s | 20 In / 0,5 s |
| | Intervalo de actualización | | 0,2 s | 0,2 s | 0,2 s |
| | Relación máx. TC x TP | | 99 990 | 99 990 | 10 000 000 (x/1 A)<br>2 000 000 (x/5 A) |
| Medición de potencia | Total | | 0-9999 kW/ kVAr / kVA<br>0-9999 MW I MVAr / MVA | 0-9999 kW/ kVAr / kVA<br>0-9999 MW I MVAr / MVA | 0-9999 kW/ kVAr / kVA<br>0-9999 MW I MVAr / MVA |
| | Intervalo de actualización | | 0,2 s | 0,2 s | 0,2 s |
| Medición de frecuencia | Margen de medición | | 45/65 Hz-360/440 Hz | 45/65 Hz-360/440 Hz | 45/65 Hz |
| | Intervalo de actualización | | 0,2 s | 0,2 s | 0,2 s |
| Alimentación auxiliar | 50/60 Hz | | 80-265 V ± 10 % | 80-265 V ± 10 % | 80-265 V ± 10 % |
| | CC | | 100-300 V ± 10 % | 100-300 V ± 10 % | 100-300 V ± 10 % |
| | Consumo | CA | ≤ 2,5 VA | ≤ 2,5 VA | ≤ 2,5 VA |
| | | CC | ≤ 2,5 W | ≤ 3,5 W | ≤ 3,5 W |
| Temperatura de funcionamiento | | | de - 5 °C a + 55 °C | de - 5 °C a + 55 °C | de - 5 °C a + 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | | | de - 25 °C a + 70 °C | de - 25 °C a + 70 °C | de - 25 °C a + 70 °C |


1: excepto para ref. cat. 4 120 53; solo 50 Hz


## Número máximo de módulos y posición de instalación de la central de medida multifunción ref. 4 120 53

| Ref. cat. | Denominación | N.º máx. | EMDX³-Premium 4 120 53 |
|---|---|---|---|
| 4 120 55 | Módulo de comunicación RS 485 | 1 | A |
| 4 120 57 | Módulo 2 entradas/2 salidas | 2 | C, D |
| 4 120 58 | Módulo de temperatura | 1 | D |
| 4 120 59 | Módulo de salida de impulsos para el recuento de energía | 2 | A, B, C, D |
| 4 120 60 | Módulo de 2 salidas analógicas | 2 | C, D |





## Módulos compatibles refs. 4 120 52/53






## Soluciones de conexión


**Red trifásica no balanceada (4 hilos)**





**(3 hilos)**





**Red trifásica balanceada (3 hilos)**




**Red monofásica (2 hilos)**




## Ejemplo de cableado de red de comunicación



# protección fotovoltaica

## limitadores de sobretensión y cortacircuitos



4 141 56



4 146 82

Montaje sobre perfil DIN ⎍ EN 60715.

### Limitadores de sobretensión transitorias tipo 2

Protección del lado de la corriente continua de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión (sin sistema de almacenamiento de energía). Conforme a las normas UTEC 6174051 y UTEC15-712-1.
Protección en común y diferencial (modo Y)[1].
Constituidos por módulos enchufables con indicadores de señalización.
Rojo: es necesario sustituir los módulos.

**Imáx. 40 kA**

| Emb. | Ref. | Tensión (V⎓) | N.º de polos protegidos | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 141 55 | 600 | 2 | 3 |
| 1 | 4 141 56 | 1000 | 2 | 3 |

**Módulos de recambio extraíbles**

Para limitadores de sobretensión:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 141 85 | Ref. 4 141 55 |
| 1 | 4 141 86 | Ref. 4 141 56 |

### Cortacircuitos para aplicaciones fotovoltaicas

Categoría de utilización DC 20B según EN 60947-3.
Poder de corte 50 kA según EN 60269-1.

**Protección contra cortocircuitos 1000 V⎓ para fusibles cilíndricos de 10 × 38**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | N.º de polos protegidos | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 146 81 | 20 | 1 | 1 |
| 1 | 4 146 82 | 20 | 2 | 2 |

### Fusibles para aplicaciones fotovoltaicas

Protección del lado de la corriente continua en instalaciones fotovoltaicas.
Constante de tiempo (L/R): 1 ms.
Es conforme a la norma IEC 60269-6.

**Fusibles cilíndricos 1000 V⎓ 10 × 38 mm gPV**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) |
|---|---|---|
| 10 | 4 146 25 | 5 |
| 10 | 4 146 26 | 8 |
| 10 | 4 146 27 | 10 |
| 10 | 4 146 28 | 12 |
| 10 | 4 146 29 | 15 |
| 10 | 4 146 30 | 20 |

# protección fotovoltaica

## interruptores automáticos corriente continua interruptores seccionadores



4 144 28



4 142 24

Montaje sobre perfil DIN ⎍ EN 60715.

### Interruptores automáticos corriente continua

Poder de corte 4,5 kA según EN 60947-2.
Deben utilizarse los módulos espaciadores ref. 4 063 07 entre 2 aparatos consecutivos.

**Interruptores automáticos 800 V⎓**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | N.º de polos protegidos | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 144 26 | 10 | 2 | 4 |
| 1 | 4 144 28 | 16 | 2 | 4 |
| 1 | 4 144 29 | 20 | 2 | 4 |

**Interruptores automáticos 1000 V⎓**

Auxiliares comunes a la gama DX[3] (pág. 153).

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | N.º de polos protegidos | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 144 46 | 10 | 2 | 4 |
| 1 | 4 144 48 | 16 | 2 | 4 |
| 1 | 4 144 49 | 20 | 2 | 4 |

### Interruptores-seccionadores de corriente continua

Categoría de utilización DC 21B según EN 60947-3.
Contactos de doble corte.
Corte totalmente aparente.
Auxiliares de señalización comunes a la gama DX.
Deben utilizarse los módulos espaciadores ref. 0 044 40 o 4 063 07 entre 2 aparatos consecutivos.

**Interruptores-seccionadores 800 V⎓**

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | N.º de polos protegidos | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 142 21 | 16 | 2 | 4 |
| 1 | 4 142 23 | 25 | 2 | 4 |
| 1 | 4 142 24[1] | 32 | 2 | 4 |
| 1 | 4 142 26[1] | 63 | 2 | 4 |

**Interruptores-seccionadores 1000 V⎓**

Categoría de empleo DC 12B según EN 60947-3.
Contactos a doble ruptura.

**Con maneta**

Corte totalmente aparente
Auxiliares comunes a la gama DX[3].

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | N.º de polos | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 142 44 | 32 | 2 | 6 |
| 1 | 4 142 46 | 63 | 2 | 6 |

**Rotativos**

Corte totalmente aparente y seccionamiento visible.
Utilización sólo en comando frontal.
Montaje de comando frontal exterior únicamente en cajas Marina.

| Emb. | Ref. | Intensidad nominal (A) | N.º de polos | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 142 81 | 32 | 2 | 9 |
| 1 | 4 142 82 | 63 | 2 | 9 |
| 1 | 4 142 83 | 125 | 2 | 9 |

1. Modo Y: protecciones +/-, +/⏚, -/⏚.



Refs. en rojo: Nuevos productos

## Cajas a equipar para instalaciones fotovoltaicas




4 140 37

| Emb. | Ref. | Cajas estancas a equipar | |
|---|---|---|---|
| | | Cajas estancas - IP 65 - IK 09.<br>Aislamiento total (equivalente a clase II).<br>Dedicadas a la protección en corriente continua para instalaciones fotovoltaicas.<br>Intrucciones y señalización específica para instalaciones fotovoltaicas.<br>Resistencia a UV conforme a la norma ISO 4892-2<br>Otras características: ver Plexo³ | |
| | | **Cajas Plexo³ 12 módulos 1000 V⎓** | |
| | | Nº filas | Nº obturadores 5 módulos |
| 1 | 4 140 33 | 1 | 1 |
| 1 | 4 140 34 | 2 | 2 |
| | | **Caja Plexo³ 18 módulos 1000 V⎓** | |
| 1 | 4 140 35 | 1 | 3 |
| 1 | 4 140 36 | 2 | 4 |
| 1 | 4 140 37 | 3 | 5 |
| 1 | 4 140 38 | 4 | 6 |

# XL Pro³: el programa de los creadores de cuadro de distribución

**Concebido como un verdadero taller digital, el programa XL Pro² facilita el diseño de cuadros de distribución**



- **Seleccionar los productos necesarios**
- **Calcular los tipos de envolventes correspondientes**
- **Visualizar la disposición de los productos en las envolventes**
- **Elaborar automáticamente el esquema de su instalación**
- **Realizar la valoración**

Descarga gratuita.
**www.legrand.es**

# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

Encuentra todos los datos técnicos de productos en **www.legrand.es**

1. Clic en
DOCUMENTACIÓN







También por
referencia en el
E-CATALOGO

**Localiza la familia** y descarga...

- Cuadernos de taller
- Guías técnicas




**Busca por referencia** y obtén...

- Descripción, imagen y precio
- Características técnicas
- Catálogo de producto
- Certificaciones
- Documentación técnica
- Vídeos de producto

... y más!

**E-catalogo de Legrand**

También disponible
desde tu movil.

# SAI
# SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA




## LA GAMA DE **SAI** HASTA 800 KVA

EL **ESPECIALISTA GLOBAL** EN
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS

legrand®

# KEOR DC

## SAI 25 VA



3 110 81

| Emb. | Ref. | SAI 25 VA con clavija Schuko | |
|---|---|---|---|
| | | Potencia nominal (W) | Autonomía (min) |
| 1 | 3 110 81 | 25 | hasta 150 |


# KEOR DC

## SAI 25 VA


### Características

| Características generales | 3 110 81 |
|---|---|
| Potencia nominal (W) | 25 |
| **Características de entrada** | |
| Tensión de entrada | 100 / 240 V ac |
| Frecuencia de entrada | 47-63 Hz |
| Rango de la tensión de entrada | 90 - 264 V ac |
| **Características de salida** | |
| Tensión de salida | 9 - 12 - 15 - 19 V dc selecionable |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50/60 Hz |
| **Batería** | |
| Tipo | Batería Li-ion |
| Tiempo de recarga (h) | 12 (90% de la capacidad) |
| Tensión nominal | 3,6 V dc |
| **Indicadores LED** | |
| Carga completa | Todos los LED en verde |
| Bateria descargando | LED verde parpadeo lento |
| Bateria baja | LED verde, parpadeo rápido |
| Fallo | Todos los LED parpadeando |
| **Características mecánicas** | |
| Dimensiones A x L x P (mm) | 95 x 95 x 28,5 |
| Peso neto (kg) | 0,3 |
| **Certificaciones** | |
| Normas | EN 55022, FCC: clase B, UL, cUL |

Suministrado con cable de alimentación y 4 adaptadores DC:
- 5,5 x 2,5
- 5,5 x 2,1
- 4,75 x 1,35

**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**

# KEOR MULTIPLUG

## SAI line interactive - 600 y 800 VA



3 100 82

Reinicio automático: cuando no hay alimentación eléctrica o es de baja calidad, el SAI sigue funcionando utilizando una batería y se apaga cuando el tiempo de corte de la red de alimentación supera el tiempo de reserva.
Características técnicas
- Fusible reemplazable para una protección en caso de cortocircuitos
- Indicadores LED
- AVR interno (regulador automático de tensión)
- Cargador USB
- Bases Schuko

| Emb. | Ref. | SAI con bases Schuko | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 bases con autonomia y protección contra sobretensiones<br>2 bases con protección contra sobretensiones | | | |
| | | Potencia nominal (VA) | Potencia activa (W) | Autonomía (min.) | Número de bases |
| 1 | 3 100 81 | 600 | 360 | hasta 15 | 4+2 |
| 1 | 3 100 82 | 800 | 480 | hasta 15 | 4+2 |

**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**

# KEOR MULTIPLUG

## SAI line interactive - 600 y 800 VA

### Características

| Características generales | 3 100 81 | 3 100 82 |
|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 600 | 800 |
| Potencia activa (W) | 360 | 480 |
| Tecnología | Line interactive VI-SS | |
| Forma de onda | Sinusoidal | |
| **Características de entrada** | | |
| Tensión de entrada | 230 V | |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz +/- 5Hz | |
| Rango de la tensión de entrada | 170 V-290 V | |
| **Características de salida** | | |
| Tensión de salida | 230 V ± 10% | |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50/60 Hz +/-1 Hz | |
| Cargador USB / Voltaje | Tipo A / 5 V | |
| **Características mecánicas** | | |
| Dimensiones A x L x P (mm) | 190 x 89.5 x 296 | |
| Peso neto (kg) | 5 | 5,5 |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 to 40°C | |
| Humedad relativa (%) | < 95% no condensante | |
| Nivel de ruido a 1 metro (dBA) | < 40 | |
| **Certificaciones** | | |
| Normas | EN 62040-1, EN 62040-2 | |

# KEOR PDU

## SAI line interactive 800 VA




3 103 32

| Emb | Ref. | SAI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Potencia nominal (VA) | Potencia activa (W) | Autonomía (min) | Número de bases | Puertos de Comunicación |
| 1 | 3 103 31<br>3 103 32 | 800 | 480 | hasta 15 | 8 - IEC<br>8 - Schuko | USB HID |

**NOTA: los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**



# KEOR PDU

## SAI line interactive 800 VA



### Características

| | |
|---|---|
| **Características Generales** | |
| Potencia nominal (VA) | 800 |
| Potencia activa (W) | 480 |
| **Entrada** | |
| Tensión de entrada | 230 V |
| Frecuencia de entrada | 45-65 Hz |
| Rango de la tensión de entrada | 180 - 270 VAC |
| **Salida** | |
| Tensión de Salida | 220/230/240 VAC ±10% |
| Frecuencia de salida nominal | 50/60 Hz ±1% |
| Factor de potencia | 0,6 |
| **Batería** | |
| Tipo | VRLA - AGM sin mantenimiento |
| Tiempo de recarga (h) | 4-6 (90% de la capacidad) |
| **Comunicación y gestión** | |
| Comunicación | USB |
| Pantalla y Señalizaciones | 3 LED para la monitorización en tiempo real del estado del SAI |
| **Características Mecánicas** | |
| Dimensiones A x L x P (mm) | 88 x 440 x 150 |
| Peso Neto (kg) | 5,5 |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ÷ 40 |
| Humedad relativa (%) | < 95% (no condensante) |
| Grado de protección | IP20 |
| Nivel de ruido a 1 mt (dBA) | ≤40 dB |
| **Conformidad** | |
| Normas | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFD) |


**Bases Schuko**




**Bases IEC**




**Panel posterior**



# KEOR SP

## SAI line interactive - 600 a 2000 VA



3 101 83 3 101 92

Características técnicas
- Barra LED de 3 colores
- Botón de silencio
- AVR interno (regulador automático de tensión)
- Puerto USB
- Bases IEC y Schuko

### SAI con bases IEC

| Emb. | Ref. | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | N.° de bases IEC | Puertos comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 101 80 | 600 | 360 | hasta 15 | 4 | USB |
| 1 | 3 101 83 | 800 | 480 | hasta 15 | 4 | USB |
| 1 | 3 101 86 | 1000 | 600 | hasta 10 | 6 | USB |
| 1 | 3 101 89 | 1500 | 900 | hasta 10 | 6 | USB |
| 1 | 3 101 92 | 2000 | 1200 | hasta 10 | 6 | USB |

### SAI con bases IEC + Schuko

| Emb. | Ref. | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | N.° de bases IEC+Schuko | Puertos comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 101 81 | 600 | 360 | hasta 15 | 1+1 | USB |
| 1 | 3 101 84 | 800 | 480 | hasta 15 | 1+1 | USB |
| 1 | 3 101 87 | 1000 | 600 | hasta 10 | 2+2 | USB |
| 1 | 3 101 90 | 1500 | 900 | hasta 10 | 2+2 | USB |
| 1 | 3 101 93 | 2000 | 1200 | hasta 10 | 2+2 | USB |

**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**



# KEOR SP

## SAI line interactive - 600 a 2000 VA



### Características

| Características generales | 3 101 80<br>3 101 81 | 3 101 83<br>3 101 84 | 3 101 86<br>3 101 87 | 3 101 89<br>3 101 90 | 3 101 92<br>3 101 93 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Potencia activa (W) | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 |
| Tecnología | Line Interactive VI | | | | |
| Forma de onda | Sinusoidal | | | | |
| **Características de entrada** | | | | | |
| Tensión de entrada | 230 V ± 10% | | | | |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz +/- 5Hz | | | | |
| Range de la tensión de entrada | 170 V-290 V | | | | |
| **Características de salida** | | | | | |
| Tensión de salida | 230 V ± 10% | | | | |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50/60 Hz +/-1Hz | | | | |
| Cargador USB / Voltaje | - | Tipo A / 5 V | | | |
| **Comunicación y gestión** | | | | | |
| Display y señalizaciones | Dos botones y barra LED para la monitorización en tiempo real del estado del SAI | | | | |
| Gestión remota | disponible | | | | |
| **Características mecánicas** | | | | | |
| Dimensiones A x L x P (mm) | 120 x 138 x 330 | | 148 x 173 x 380 | | |
| Peso neto (kg) | 5 | 5,5 | 9 | 10,5 | 11,8 |
| **Condiciones ambientales** | | | | | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 to 40°C | | | | |
| Humedad relativa (%) | < 95% no condensante | | | | |
| Nivel de ruido a 1 metro (dBA) | < 40 | | | | |
| **Certificaciones** | | | | | |
| Normas | EN 62040-1, EN 62040-2 | | | | |

**Bases IEC**



**Bases Schuko**



# NIKY S

## SAI line interactive - 1000 a 3000 VA



3 100 06

Características técnicas
- Salida sinusoidal
- Control con microprocesador
- Protección telefónica MODEM/LAN
- Interfaz RS232 y USB
- Función de arranque en frío
- Protección contra picos de tensión
- Función de auto-test del grupo de continuidad
- Gestión inteligente de la batería
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Excelente regulación de la tensión

**SAI con bases IEC**

| Emb. | Ref. | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | N.° de bases IEC | Puertos comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 100 06 | 1000 | 600 | 5 | 6 | USB-RS232 |
| 1 | 3 100 20 | 1500 | 900 | 5 | 6 | USB-RS232 |
| 1 | 3 100 07 | 2000 | 1200 | 5 | 6 | USB-RS232 |
| 1 | 3 100 08 | 3000 | 1800 | 5 | 6 | USB-RS232 |

**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**


# NIKY S

## SAI line interactive - 1000 a 3000 VA


### Características

| Características generales | 3 100 06 | 3 100 20 | 3 100 07 | 3 100 08 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Potencia activa (W) | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Tecnología | Line interactive VI-SS | | | |
| Forma de onda | Sinusoidal | | | |
| **Características de entrada** | | | | |
| Tensión de entrada | 230 V ± 10% | | | |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz +/- 3Hz | | | |
| Range de la tensión de entrada | 160 V-290 V | | | |
| **Características de salida** | | | | |
| Tensión de salida | 230 V ± 10% | | | |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50/60 Hz +/-0.2% | | | |
| THD Tensión de salida | < 3% con carga lineal | | | |
| **Comunicación y gestión** | | | | |
| Display y señalizaciones | Display LCD con tres pulsadores y tres Led para la monitorización en tiempo real del estado del SAI | | | |
| Protección telefónica | RJ 11/RJ 45 | | | |
| Gestión remota | disponible | | | |
| **Características mecánicas** | | | | |
| Dimensiones A x L x P (mm) | 247x173x369 | | 247x173x465 | |
| Peso neto (kg) | 13 | 15 | 22 | 24 |
| **Condiciones ambientales** | | | | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 to 40°C | | | |
| Humedad relativa (%) | 0 to 95% no condensante | | | |
| Nivel de ruido a 1 metro (dBA) | < 40 | | | |
| **Certificaciones** | | | | |
| Normas | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 | | | |

**1000-1500-2000 VA**



**3000 VA**



# KEOR LINE RT

## SAI line interactive (torre/rack) - 1000 a 3000 VA



3 100 45

### SAI

| Emb. | Ref. | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | N.° de bases IEC (10A/16A) | Puertos comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 100 45 | 1000 | 900 | 10 | 8 / - | USB-RS232 |
| 1 | 3 100 46 | 1500 | 1350 | 8 | 8 / - | USB-RS232 |
| 1 | 3 100 47 | 2200 | 1980 | 8 | 8 / 1 | USB-RS232 |
| 1 | 3 100 48 | 3000 | 2700 | 8 | 8 / 1 | USB-RS232 |

### Accesorios

| | Ref. | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 3 109 69 | Tarjeta de contacto seco |
| 1 | 3 109 52 | Kit de bridas de soporte para rack |

**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**


KEOR LINE RT

SAI line interactive (torre/rack) - 1000 a 3000 VA


### Características

| Características generales | 3 100 45 | 3 100 46 | 3 100 47 | 3 100 48 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Potencia activa (W) | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Tecnología | Line interactive VI-SS | | | |
| Forma de onda | Sinusoidal | | | |
| **Características de entrada** | | | | |
| Tensión de entrada | 230 V ± 10 % | | | |
| Frecuencia de entrada | 45-65 Hz | | | |
| Range de la tensión de entrada | 165 V-300 V | | | |
| **Características de salida** | | | | |
| Tensión de salida | 230 V ± 10 % | | | |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50/60 Hz +/-0,5% Auto detectable | | | |
| THD Tensión de salida | < 3% con carga lineal | | | |
| **Comunicación y gestión** | | | | |
| Display y señalizaciones | Tres pulsadores, Display y tres Led para la monitorización en tiempo real del estado del SAI | | | |
| Protección telefónica | RJ11/RJ45 | | | |
| Gestión remota | SNMP Slot | | | |
| **Características mecánicas** | | | | |
| Dimensiones A x L x P (mm) | 440x405x88 | | 440x650x88 | |
| Peso neto (kg) | 19 | 20 | 34 | 37 |
| **Condiciones ambientales** | | | | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 a 40°C | | | |
| Humedad relativa (%) | 0÷95 % no condensante | | | |
| Nivel de ruido a 1 metro (dBA) | < 40 | | | |
| **Certificaciones** | | | | |
| Normas | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 | | | |

**1000-1500 VA**



**2200-3000 VA**



# KEOR LP

**SAI on-line doble conversión (torre) - 1000 a 3000 VA**



3 101 54



3 101 56



3 101 58

## SAI con tomas IEC

| Emb. | Ref. | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | N.° de bases IEC 10A | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 101 54 | 1000 | 900 | 5 | 3 | 10 |
| 1 | 3 101 56 | 2000 | 1800 | 5 | 6 | 17 |
| 1 | 3 101 58 | 3000 | 2700 | 5 | 6 | 23 |

## Accesorios

| Emb. | Ref. | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 3 105 98* | Armario de baterías adicional para 3 101 54 |
| 1 | 3 105 99* | Armario de baterías adicional para 3 101 56 |
| 1 | 3 106 00* | Armario de baterías adicional para 3 101 58 |
| 1 | 3 109 58 | Cargador de batería adicional para armario de baterías 3 105 98 |
| 1 | 3 109 60 | Cargador de batería adicional para armario de baterías 3 105 99 |
| 1 | 3 109 61 | Cargador de batería adicional para armario de baterías 3 106 00 |
| 1 | 3 109 53 | Bypass |

*Batería incluida




**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**

# KEOR LP

**SAI on-line doble conversión (torre) - 1000 a 3000 VA**

## Características

| Características generales | 3 101 54 | 3 101 56 | 3 101 58 |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Potencia activa (W) | 900 | 1800 | 2700 |
| Tecnología | On-line doble conversión VFI-SS-111 | | |
| Forma de onda | Sinusoidal | | |
| Arquitectura | SAI que admiten extensión de autonomía | | |
| **Características de entrada** | | | |
| Tensión de entrada | 230 V | | |
| Frecuencia de entrada | 45-65 Hz ±2% Auto detectable | | |
| Range de la tensión de entrada | 210V÷240 Vac al 100% de la carga | | |
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 | | |
| **Características de salida** | | | |
| Tensión de salida | 230 V ± 1 % | | |
| Rendimiento | 90 % | | |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50/60 Hz sincronizada | | |
| Factor de cresta | 3 : 1 | | |
| THD Tensión de salida | < 3% con carga lineal | | |
| Sobrecarga admitida: | <105% modo on-line, 121÷150% para 10 sec., 106÷120% para 30 sec., >151% transferencia instantánea de bypass | | |
| Bypass | Electromecánico sincronizado interno automático (para sobrecarga y anomalía de funcionamiento) | | |
| **Baterías** | | | |
| Expansión de autonomía | si | | |
| Autonomía (min.) | 5 | | |
| **Comunicación y gestión** | | | |
| Display y señalizaciones | Indicador de estado multicolor con LED, alarmas y señalizaciones acústicas | | |
| Puertos de comunicación | 1 puerto RS232 serie, 1 slot para conexión interfaz de red | | |
| Apagado de emergencia (EPO) | SI | | |
| Gestión remota | Software UPS Communicator de descarga gratuita | | |
| **Características mecánicas** | | | |
| Dimensiones (A x L x P) (mm) | 236 x 144 x 367 | 322 x 151 x 444 | 322 x 189 x 444 |
| Dimensiones del armario de baterías (A x L x P) (mm) | 322 x 151 x 444 | 322 x 151 x 444 | 322 x 151 x 444 |
| Peso neto del armario de baterías (kg) | 31 | 31 | 31 |
| **Condiciones ambientales** | | | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0÷40 | | |
| Humedad relativa (%) | 20÷80 sin condensación | | |
| Nivel de ruido a 1 metro (dBA) | < 50 | | |
| **Certificaciones** | | | |
| Normas | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 | | |

| 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|
|  |  |  |

# DAKER DK PLUS

**SAI on-line doble conversión (rack/torre) - 1000 a 10000 VA**



3 101 74



3 101 77



3 106 64

En el display se visualizan todos los principales parámetros del sistema y el estado de este, incluido el nivel de carga de las baterías y las posibles averías.
El software de comunicación integrado no solo permite controlar el SAI y la parada en caso de avería del dispositivo; también ofrece al usuario la posibilidad de comprobar a distancia las principales funciones del grupo de continuidad mediante SNMP/Internet/adaptador de red, acceder a las funciones del grupo de continuidad mediante Internet e incluso enviar SMS al usuario en caso de eventos específicos.
El slot opcional ofrece una flexibilidad en la configuración de red. Además, se encuentran disponibles la tarjeta WEB/SNMP y la interfaz relé con la capacidad de suministrar contactos aislados para las aplicaciones en cuadros industriales o paneles de alarmas remotos.
El bypass automático y manual (opcional) garantiza la alimentación eléctrica continua a las cargas críticas, en caso de avería electrónica, sobrecarga, sobrecalentamiento o mantenimiento programado. Se encuentra disponible un box conmutador de bypass para el mantenimiento.

## SAI convertible con baterías

| Emb | Ref. | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 101 70 | 1000 | 900 | 10 | 16 |
| 1 | 3 101 71 | 2000 | 1800 | 10 | 29,5 |
| 1 | 3 101 72 | 3000 | 2700 | 8 | 30 |
| 1 | 3 101 73 | 5000 | 5000 | 5 | 60 |
| 1 | 3 101 74 | 6000 | 6000 | 4 | 60 |

## SAI convertible - sin baterías

| Emb | Ref. | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 101 75 | 5000 | 5000 | - | 25 |
| 1 | 3 101 76 | 6000 | 6000 | - | 25 |
| 1 | 3 101 77 | 10000 | 10000 | - | 26 |
| 1 | 3 101 78* | 10000 | 9000 | - | 28 |

* 3-1 version

## Armario de baterías (con baterías)

| Emb | Ref. | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 3 106 60 | Armario de baterías para 3 101 70 |
| 1 | 3 106 61 | Armario de baterías para 3 101 71 |
| 1 | 3 106 62 | Armario de baterías para 3 101 72 |
| 1 | 3 106 63 | Armario de baterías para 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 - 3 101 76 |
| 1 | 3 106 64 | Armario de baterías para 3 101 77 - 3 101 78 |

## Armario de baterías (vacíos)

| Emb | Ref. | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 3 106 65 | Armario de baterías para 3 101 70 |
| 1 | 3 106 66 | Armario de baterías para 3 101 71 |
| 1 | 3 106 67 | Armario de baterías para 3 101 72 |
| 1 | 3 106 68 | Armario de baterías para 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 - 3 101 76 |
| 1 | 3 106 69 | Armario de baterías para 3 101 77 - 3 101 78 |

## Accesorios

| | Ref. | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 3 109 52 | Kit de bridas de soporte para rack |
| 1 | 3 109 53 | Bypass manual externo para 3 101 70 - 3 101 71 - 3 101 72 |
| 1 | 3 109 63 | Bypass manual externo para 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 - 3 101 76 - 3 101 77 |
| 1 | 3 109 59 | Cargador de baterías adicional para 3 100 70 |
| 1 | 3 109 61 | Cargador de baterías adicional para 3 100 71 - 3 100 72 |
| 1 | 3 109 54 | Cargador de baterías adicional para 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 - 3 101 76 - 3 101 77 - 3 101 78 |
| 1 | 3 109 69 | Dry contato card |

**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**



Refs. en rojo: Nuevos productos

# DAKER DK PLUS

**SAI on-line doble conversión (rack/torre) - 1000 a 10000 VA**

## Características






| Características generales | 3 101 70 | 3 101 71 | 3 101 72 | 3 101 73 | 3 101 75 | 3 101 74 | 3 101 76 | 3 101 77 | 3 101 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | | 6000 | | 10000 | 10000 |
| Potencia activa (W) | 900 | 1800 | 2700 | 5000 | | 6000 | | 10000 | 9000 |
| Tecnología | On Line doble conversión VFI-SS-111 | | | | | | | | |
| Forma de onda | Sinusoidal | | | | | | | | |
| Arquitectura | convertible torre y rack 19 | | | | | | | | |
| **Características de entrada** | | | | | | | | | |
| Tensión de entrada | 230 V | | | | | | | | 380V 3F+N |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz ±5% Auto detectable | | | | | | | | |
| Range de la tensión de entrada | 176V - 280V con carga máxima | | | | | | | | 305V - 485V |
| THD corriente de entrada | < 3% | | | | | | | | |
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 | | | | | | | | > 0,9 |
| **Características de salida** | | | | | | | | | |
| Tensión de salida | 230V ± 1% | | | | | | | | |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50/60 Hz (configurable desde el panel) +/- 0,1% | | | | | | | | |
| Rendimiento | hasta 90% | hasta 91% | hasta 92% | hasta 94% | | | | | hasta 90% |
| Factor de cresta | 3:1 | | | | | | | | |
| THD Tensión de salida | < 3% (con carga lineal) | | | | | | | | |
| Tolerancia de tensión de salida | ±1% | | | | | | | | |
| Bypass automático interno | incluido | | | | | | | | |
| Bypass de mantenimiento externo | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | optional | - |
| **Baterías** | | | | | | | | | |
| Expansión de autonomía | si | | | | | | | | |
| Autonomía (min.) | 10 | 10 | 8 | 5 | - | 4 | - | - | - |
| **Comunicación y gestión** | | | | | | | | | |
| Display y señalizaciones | Cuatro pulsadores y cinco Led para la monitorización en tiempo real del estado del SAI | | | | | | | | |
| Puertos de comunicación | Puertos seriales RS232, USB | | | | | | | | Puertos seriales RS232 |
| Gestión remota | disponible | | | | | | | | |
| Slot para interfaz de red | SNMP | | | | | | | | |
| Protección contra retorno | SI | | | | | | | | |
| Apagado de emergencia (EPO) | SI | | | | | | | | |
| **Características mecánicas** | | | | | | | | | |
| Dimensiones A x L x P (mm) | 440 x 88 (2U) x 405 | 440 x 88 (2U) x 600 | | 440x196 (4U)x680 | 440x88 (2U)x680 | 440x196 (4U)x680 | 440x88 (2U)x680 | 440x132 (3U) x680 | |
| Peso neto (kg) | 16 | 29,5 | 30 | 60 | 25* | 60 | 25 | 26 | 28 |
| Dimensiones del armario de baterías A x L x P (mm) | 440x196 (4U)x425 | 440 x 88 (2U) x 600 | | - | 440 x 88 (2U) x 680 | - | 440 x 88 (2U) x 680 | 440 x 132 (3U) x 680 | |
| **Condiciones ambientales** | | | | | | | | | |
| Temperatura operativa (°C) | 0 ÷ 40 °C | | | | | | | | |
| Grado de protección | IP21 | | | | | | | | |
| Humedad relativa (%) | 20÷80 % no condensante | | | | | | | | |
| Nivel de ruido a 1 metro (dBA) | < 50 | | | | | | | | |
| Disipación térmica (BTU/h) | 490 | 654 | 818 | 982 | | 1300 | | 1636 | |
| **Certificaciones** | | | | | | | | | |
| Normas | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 | | | | | | | | |

# DAKER DK PLUS






**Configuraciones**





| | 1000 VA 2 armario<br>L 2U + 4U | 2000 VA 2 armario<br>L 2U + 2U | 3000 VA 3 armario<br>L 2U +2U + 2U | 6000 VA 2 armario<br>L 2U + 2U | 10000 VA 2 armario<br>L 3U + 3U |
|---|---|---|---|---|---|
| versión TORRE |  |  |  |  |  |



| | 1000 VA 2 armario<br>H 2U + 4U (294mm) | 2000 VA 2 armario<br>H 2U + 2U (196mm) | 3000 VA 3 armario<br>H 2U + 2U + 2U (294mm) | 6000 VA 2 armario<br>H 2U + 2U (196 mm) | 10000 VA 2 armario<br>H 3U + 3U (294mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| versión RACK |  |  |  |  |  |

# DAKER DK PLUS

**Tablas de autonomías prolongadas**

| Modelo | Potencia | Autonomía | n.° de armarios y dimensiones A x L x P (mm) | Códigos |
|---|---|---|---|---|
| Daker DK Plus | 1000 VA | 10’ | 440 x 88 x 405 | 3 101 70 |
| | | 1h 22’ | 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 | 3 101 70 + 3 106 60 |
| | | 2h 44’ | 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x2) | 3 101 70 + 3 106 60 (x2) |
| | | 4h 22’ | 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x3) | 3 101 70 + 3 106 60 (x3) |
| | | 5h 52’ | 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x4) | 3 101 70 + 3 106 60(x4) |
| | 2000 VA | 10’ | 440 x 88 x 600 | 3 101 71 |
| | | 39’ | 440 x 88 x 600 (x2) | 3 101 71 + 3 106 61 |
| | | 1h 22’ | 440 x 88 x 600 (x3) | 3 101 71 + 3 106 61 (x2) |
| | | 1h 57’ | 440 x 88 x 600 (x4) | 3 101 71 + 3 106 61 (x3) |
| | | 2h 44’ | 440 x 88 x 600 (x5) | 3 101 71 + 3 106 61 (x4) |
| | 3000 VA | 8’ | 440 x 88 x 600 | 3 101 72 |
| | | 34’ | 440 x 88 x 600 (x2) | 3 101 72 + 3 106 62 |
| | | 1h 6’ | 440 x 88 x 600 (x3) | 3 101 72 + 3 106 62 (x2) |
| | | 1h 33’ | 440 x 88 x 600 (x4) | 3 101 72 + 3 106 62 (x3) |
| | | 2h 3’ | 440 x 88 x 600 (x5) | 3 101 72 + 3 106 62 (x4) |
| | 5000 VA | 10’ | 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 | 3 101 75 + 3 10663 |
| | | 29’ | 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x2) | 3 101 75 + 3 106 63 (x2) |
| | | 49’ | 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x3) | 3 101 75 + 3 106 63 (x3) |
| | | 1h 11’ | 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x4) | 3 101 75 + 3 106 63 (x4) |
| | 6000 VA | 10’ | 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 | 3 101 76 + 3 106 63 |
| | | 29’ | 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x2) | 3 101 76 + 3 106 63 (x2) |
| | | 49’ | 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x3) | 3 101 76 + 3 106 63 (x3) |
| | | 1h 11’ | 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x4) | 3 101 76 + 3 106 63 (x4) |
| | 10000 VA | 7’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 | 3 101 77 + 3 106 64 |
| | | 18’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x2) | 3 101 77 + 3 106 64 (x2) |
| | | 29’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x3) | 3 101 77 + 3 106 64 (x3) |
| | | 42’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x4) | 3 101 77 + 3 106 64 (x4) |
| | | 56’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x5) | 3 101 77 + 3 106 64 (x5) |
| Daker DK Plus 3 - 1 | 10000 VA | 7’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 | 3 101 78 + 3 106 64 |
| | | 18’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x2) | 3 101 78 + 3 106 64 (x2) |
| | | 29’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x3) | 3 101 78 + 3 106 64 (x3) |
| | | 42’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x4) | 3 101 78 + 3 106 64 (x4) |
| | | 56’ | 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x5) | 3 101 78 + 3 106 64 (x5) |

**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**

# KEOR S

**SAI on-line doble conversión (torre) - 3000 a 10000 VA**




3 101 21




3 107 41

## SAI monofásico

| Emb. | Ref. | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 101 21 | 3000 | 2400 | 10 | 53 |
| 1 | 3 101 22 | 3000 | 2400 | 27 | 75 |
| 1 | 3 101 23 | 3000 | 2400 | 50 | 97 |
| 1 | 3 101 28 | 6000 | 5400 | 22 | 106 |
| 1 | 3 101 31 | 10000 | 9000 | 10 | 114 |

## SAI monofásico con transformador de aislamiento

| | | Potencia nominal VA | Potencia activa W | Autonomía (min.) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 101 25 | 3000 | 2400 | 10 | 85 |
| 1 | 3 101 29 | 6000 | 5400 | 0 | 100 |
| 1 | 3 101 35 | 10000 | 9000 | 0 | 126 |

## Armario de baterías


| | | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 3 107 40 | Armario de baterías vacío |
| 1 | 3 107 41 | Armario de baterías con 2x6x12 Ah |
| 1 | 3 107 42 | Armario de baterías con 3x6x12 Ah |
| 1 | 3 107 43 | Armario de baterías con 6x6x12 Ah |
| 1 | 3 107 44 | Armario de baterías con 20x12 Ah |
| 1 | 3 107 45 | Armario de baterías con 2x20x12 Ah |

## Accesorios


| | | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 3 109 61 | Cargador de baterías adicional para armario de baterías (para 3 107 41 - 3 107 42 - 3 107 43) |
| 1 | 3 109 54 | Cargador de baterías adicional para armario de baterías (para 3 107 44 - 3 107 45) |

**NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.**


### SAI con baterías internas autonomía de hasta 50 min. para 3 kVA




### SAI para mayor autonomía con armario para baterías adicional



### SAI con transformador de aislamiento integrado



### Panel posterior



### Tablas de autonomías

| Potencia | SAI | Armario baterías | Autonomía (min) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 3 101 28 | 3 107 44 | 55 |
| 6000 | 3 101 28 | 3 107 45 | 85 |
| 10000 | 3 101 31 | 3 107 44 | 27 |
| 10000 | 3 101 31 | 3 107 45 | 50 |
| 6000 | 3 101 29 | 3 107 45 | 55 |
| 6000 | 3 101 29 | 3 107 44 | 22 |
| 10000 | 3 101 35 | 3 107 44 | 10 |
| 10000 | 3 101 35 | 3 107 45 | 27 |

# KEOR S

**SAI on-line doble conversión (torre) - 3000 a 10000 VA**

## Características

| Características generales | KEOR S 3kVA | KEOR S 6kVA | KEOR S 10kVA |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 3000 | 6000 | 10000 |
| Potencia activa (W) | 2400 | 5400 | 9000 |
| Tecnología | On-line doble conversión | | |
| Forma de onda | Sinusoidal | | |
| Arquitectura | SAI convencional | | |
| **Características de entrada** | | | |
| Tensión de entrada | 220V-230V-240V | | |
| Frecuencia de entrada | 45-65 Hz | | |
| Range de la tensión de entrada | 160V-288V | 195V-280 V | |
| THD de corriente de entrada | 6% | | |
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 | | |
| **Características de salida** | | | |
| Tensión de salida | 220V/230V/240V Ajustable en el panel frontal | | |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50/0 Hz Ajustable en el panel frontal +/- 0,05 % | | |
| Factor de cresta | 2,5:1 | | |
| THD de tensión de salida | < 1,5 % con carga lineal < 3 % con carga no lineal | | |
| Sobrecarga admitida | 10 segundos a 125 % - 150 %<br>30 segundos a 106 % - 120 % | 120 segundos a 100 % - 120 %<br>30 segundos a 121 % - 150 % | |
| Eficiencia en modo Eco | 98% | | |
| Bypass | - | Bypass automático y bypass de mantenimiento manual | |
| **Baterías** | | | |
| Expansión de autonomía | Sí | | |
| Tipo de batería | VRLA - AGM | | |
| **Comunicación y gestión** | | | |
| Pantalla LCD | Disponible | | |
| Puertos de comunicación | 1 puerto serie RS232, 1 puerto USB, modbus y SNMP opcional | 1 puerto serie RS232, modbus y SNMP opcional | |
| Gestión remota | Disponible | | |
| **Características mecánicas** | | | |
| Dimensiones A x L x P (mm) | 716 x 275 x 776 | | |
| Dimensiones del armario para baterías A x L x P (mm) | 716 x 275 x 776 | | |
| **Condiciones ambientales** | | | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0÷40 | | |
| Humedad relativa (%) | 20÷80 sin condensación | | |
| Índice de protección | IP31 | | |
| Nivel de ruido a 1 m (dBA) | < 50 | | |
| **Certificaciones** | | | |
| Normas | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 | | |

# Accesorios de comunicación

Accesorios de comunicación



3 109 33



3 109 31

Interfaces de red para la gestión de los SAIS, no necesitan software externo, en su interior reside un procesador de 32 bit con un sistema operativo propietario capaz de controlar continuamente el funcionamiento SAI y gestionar múltiples eventos (ausencia de red, sobrecarga, bypass, anomalía, …) y efectuar una serie de acciones, tales como:
• Memorización de archivos de registro con fecha y hora
• Memorización del curso de los principales datos de funcionamiento con fecha y hora
• Envío de e-mail
• Ejecución de acciones programadas
• Visualización de los mensajes en ventanas emergentes, ejecución de comandos personalizados en ordenadores remotos (es necesario haber instalado el agente software RCCMD en estos ordenadores)
• Apagado y re encendido del SAI
• Envío de señales “Wake on LAN (WOL) Magic Packet”
• Soporte del protocolo SNMP y de los principales software de gestión (HP OpenView, IBM Tivoli, etc…)
• Envío de mensajes trap SNMP
• Visualizacion de los datos y configuración mediante navegador de Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc…) o Telnet
• Firmware actualizable mediante el correspondiente paquete de software, que se descarga de Internet gratuitamente
• Conexión Ethernet 10/100Mbit Base-T (half-duplex y full-duplex) con función de auto-reconocimiento
• Función DHCP
• N.º 1 licencia RCCMD incluida

Disponible en las versiones interna y externa, la versión interna es alojada en un slot dedicado del SAI.
Tensión de alimentación 9 - 30 V d.c. (alimentador incluido en las versiones externas). Las versiones profesionales e industriales disponen de contactos digitales programables y puertos de comunicación adicionales RS232 / RS485.


| Emb. | Ref. | Interfaz de red |
|---|---|---|
| 1 | 3 109 30 | CS141 SK<br>Interfaz de red profesional<br>versión interna (tarjeta) |
| 1 | 3 109 31 | CS141B SK<br>Interfaz de red estándar<br>versión interna (tarjeta) |
| 1 | 3 109 38 | CS101<br>interfaz de red estándar<br>versión interna (tarjeta) |
| | | **Sensores** |
| 1 | 3 108 97 | SM_T_COM<br>Sensores de temperatura para conexión directa al COM2 de las interfaces CS141, CS141 SK y SiteSwitch 4 (solo el modelo SS4). No se utiliza con SensorManager. |

| Emb. | Ref. | Software |
|---|---|---|
| 1 | 3 108 79 | UPS Management Software<br>Software constituido por un conjunto de aplicaciones diseñadas para controlar continuamente el funcionamiento del SAI y garantizar la integridad de los sistemas operativos de los ordenadores alimentados por el SAI.<br>Debe completarse con un agente para la ejecución de los mandos en ordenadores remotos (RCCMD). |
| 1 | 3 108 85 | RCCMD<br>Licencia RCCMD multi OS |
| 1 | 3 108 87 | RCCMD<br>Paquete n.º 10 licencias RCCMD multi OS |
| 1 | 3 108 89 | RCCMD<br>Paquete n.º 50 licencias RCCMD multi OS |

Ejemplos de tipos de gestión y comunicación efectuables mediante software y hardware


## Protección local

Permite proteger un solo usuario (pc o servidor) que debe estar situado a una distancia inferior a 12 metros.





## Protección local extendida

Permite proteger un mayor número de dispositivos (pc o server) pero todos dependientes del ordenador que controla el SAI.




## Protección mediante red TCP/I

Permite controlar varios dispositivos que pueden interactuar con la tarjeta de red. La gestión de todo el sistema puede ser monitorizado y controlado por cada usuario.







## "UPS Communicator": software de gestión y visualización de los interfaces de red (descarga gratuita desde ups. legrand.com)



# GREEN'UP
## seguridad total desde hoy mismo





| | RECOMENDACIONES DE LEGRAND | TIEMPO DE CARGA para 100 km* |
|---|---|---|
|  | Toma de corriente convencional no dedicada.<br>NO SE RECOMIENDA para vehículos eléctricos | X |
|  Toma estándar | Clavija estándar + toma estándar dedicada<br>Circuito de carga limitada<br>OCASIONAL | 6 h |
|  Toma estándar | Clavija de seguridad Legrand + toma estándar dedicada<br>Circuito de carga limitada<br>OCASIONAL | 6 h |
|  Toma Green'up Access de Legrand | Clavija estándar + Toma Green'up Acces de Legrand<br>Acceso dedicado seguro<br>Circuito de carga limitada<br>PERMITIDO | 6 h |
|  Toma Green'up Access de Legrand | Clavija Legrand + Toma Green'up Acces de Legrand<br>Circuito dedicado y seguro, carga optimizada<br>RECOMENDADO | 3 h |
|  Borna de carga Green'up Premium de 3,7 kW | Clavija tipo 2S<br>Circuito dedicado y seguro, carga optimizada<br>RECOMENDADO | 3 h |
| Borna de carga Green'up Premium de 7,4 kW | | 1 h 30 |
|  Borna de carga de 11 kW | | 1 h |
| Borna de carga Green'up Premium de 22 kW | | 30 min |

* Tiempo de carga medio para una autonomía de 100 km, en función del consumo medio de 12 kW/h por cada 100 km. Varía según el modelo de coche eléctrico

# Tomas y soluciones de recarga Green'up™

**para vehículos eléctricos e hibridos enchufables**

| | | IP | IK | Modo de carga | Potencia (kW) | Número de puntos de carga | Fijación mural | Fijación sobre pie | Opciones[4] | | Tiempo medio de caga (en horas) según el tipo de vehículo y su batería | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Comunicación | Lector RFID (Función con el kit de comunicación Ref. 0 590 56) communication ref. 0 590 56) | Capacidad de la batería del vehículo | | |
| | | | | | | | | | | | 15/16 kW/h | 22/24 kW/h | 30/32 kW/h |
| **TOMAS MONOFASICAS - 230 V** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Plástica | 66 | 08 | Modo 2 | 3,7 | 1 | 0 904 72 | - | - | - | 5[2] | 7[2] | - |
|  | Metal | 55 | 10 | Modo 2 | 3,7 | 1 | 0 778 56 | - | - | - | 5[2] | 7[2] | - |
|  | Metal con llave | 55 | 10 | | | 1 | 0 778 57 | - | - | - | 5[2] | 7[2] | - |
| **BORNAS MONOFÁSICAS - 230 V** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Plástica | 44 | 08 | Modo 3 | 3,7 / 4,6 | 1 | 0 590 00 | 0 590 00 + 0 590 52 | 0 590 56 | - | 4 | 6 | 8 |
| | | | | | 7,4 | 1 | 0 590 01 | 0 590 01 + 0 590 52 | 0 590 56 | - | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
|  | Plástica | 44 | 08 | Modo 2 y 3 | 3,7 / 4,6 | 1 | 0 590 30 | 0 590 30 + 0 590 52 | 0 590 56 | - | 4 | 6 | 8 |
| | | | | | 7,4 | 1 | 0 590 35 | 0 590 35 + 0 590 52 | 0 590 56 | - | 2,5 | 3 | 4,5 |
|  | Metal | 55 | 10 | Modo 2 y 3 | 3,7 / 4,6 | 1 | 0 590 41 + 0 590 53 | 0 590 41 + 0 590 54 | 0 590 56 | 0 590 59 + 0 590 56 | 4 | 6 | 8 |
| | | | | | | 2 | 0 590 42 + 0 590 53 | 0 590 42 + 0 590 54 | 0 590 56 | 0 590 59 + 0 590 56 | 4 | 6 | 8 |
| | | 55 | 10 | | 7,4 | 1 | 0 590 43 + 0 590 53 | 0 590 43 + 0 590 54 | 0 590 56 | 0 590 59 + 0 590 56 | 2,5 | 3 | 4,5 |
| | | | | | | 2 | 0 590 44 + 0 590 53 | 0 590 44 + 0 590 54 | 0 590 56 | 0 590 59 + 0 590 56 | 2,5 | 3 | 4,5 |
| **BORNAS TRIFÁSICAS - 400 V** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Plástica | 44 | 08 | Modo 3 | 22 | 1 | 0 590 02 | 0 590 02 + 0 590 52 | 0 590 56 | - | 1 | 1 | 2 |
|  | Metal | 55 | 10 | Modo 2 y 3 | 22 | 1 | 0 590 48 + 0 590 53 | 0 590 48 + 0 590 54 | 0 590 56 | 0 590 59 + 0 590 56 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | 2 | 0 590 49 + 0 590 53 | 0 590 49 + 0 590 54 | 0 590 56 | 0 590 59 + 0 590 56 | 1 | 1 | 2 |

2 : Para vehículos con cable equipado con la clavija Green'up Legrand.



Refs. en rojo: Nuevos productos

# tomas Green'upTM Access de 25 kWh / 8 h / 230 V -

**para vehículos eléctricos**



0 904 72



0 778 56


Principio de instalación p. 192
Dimensiones p. 192

Utilizadas para cargar de forma segura vehículos eléctricos e híbridos recargables que admiten cables del modo 2 (compatibles con el modo 1).
Conectadas al cuadro del consumidor mediante una línea exclusiva de 3 x 2,5 $mm^2$ (1 línea por toma) con protección mediante diferencial de 30 mA - tipo A + magnetotérmico de 16 A curva C.
Altura de instalación recomendada: 1,30 m del suelo.
Adecuado para uso en domicilios y lugares de trabajo.

| Emb. | Ref. | Tomas de modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA |
|---|---|---|
| 1 | 0 904 72 | Mecanismos de alta resistencia con contactos plateados.<br>Tomas monofásicas - conexión roscada – 230 V.<br>Se suministran con la base (ref. cat. 0 904 78) para colgar la caja de control del cable de carga del vehículo.<br>Para cargar 1 vehículo.<br>Conforme a la IEC 60-884-1.<br>**IP 55 - IK 08 de instalación en superficie**<br>Adecuadas para instalación en domicilios particulares.<br>Toma aislante con tapa.<br>Suministrada completa con marco de instalación en superficie y equipada con prensaestopas ISO 20.<br>Dimensiones (Al x An x Pr): 98 x 98 x 70 mm (excluyendo el prensaestopas).<br> Toma de corriente estándar alemana. |
| 1 | 0 778 56 | **IP 55 - IK 10 empotrado - toma metálica**<br>Adecuadas para instalación en domicilios particulares, garajes cerrados, aparcamientos, etc.<br>Suministradas completas con placa y soporte.<br>Montaje en caja simple Batibox tipo empotrada con una profundidad de 50 mm.<br>Se puede montar en superficie con la caja de ref. 0 778 90 Dimensiones (Al x An x Pr): 110 x 110 x 13,5 mm<br> Toma de corriente estándar alemana. |


| Emb. | Ref. | IP 55 - IK 10 empotrado - toma metálica con tapa cerrada |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 57 | Adecuadas para instalación en domicilios particulares, garajes cerrados, aparcamientos, etc.<br>Suministradas completas con placa y soporte.<br>Montaje en caja simple Batibox tipo empotrada con una profundidad de 50 mm.<br>Se puede montar en superficie con la caja de ref. cat. 0 778 90.<br>Dimensiones (Al x An x Pr): 110 x 110 x 13,5 mm.<br>Suministrada completa con un juego único de 2 llaves para restringir el acceso a la toma.<br> Toma de corriente estándar alemana. |

## Principio de instalación para una toma individual modo 2





- Se puede controlar por medio de unidades de control de tipo reloj/ interruptor, etc. (que se piden por separado).
- Se recomienda el uso de un dispositivo de protección contra sobretensiones.

## Uso de la base ref. 0 904 78





## Dimensiones


Cat.No 0 904 72





Cat.No 0 904 78




Cat.No 0 778 56




Cat.No 0 778 57



# Soluciones Green'up™ premium

**para recarga de vehículos eléctricos**

Bornas de recarga conformes a la especificación ZE Ready (1)

Con función de ajuste de potencia



059030





059030 + 059052



059042 + 059054





059042 + 059053

Permiten recargar con total seguridad todos los vehículos eléctricos (equipados con cargadores monofásicos y trifásicos) e híbridos recargables con modo de recarga 2 o 3. Conformes a las normas IEC 61851-1 y 61851-22.
Posibilidad de ajustar la potencia sobre la borna con la adecuación de las protecciones y circuitos de alimentación. Comunicación local sin hilos por Bluetooth integrada: configuración y control de la borna por Smartphone o tableta con una aplicación compatible con IOS y Android.
Funciones disponibles: programación diaria e la recarga, visualización del estado de la borna, activación/desactivación de la borna, histórico, seguimiento de los consumos. Con almacenamiento de los datos en el cloud, actualización del programa.Comunicación sin hilos, via IP, a distancia con el kit de comunicación ref. 0 590 56.
Equipadas con:
- Una base 2P+T con obturadores de seguridad Green'up Acces que incorpora el novedoso Green'up System, tecnología del grupo Legrand que permite disponer de la potencia máxima, garantizando una recarga segura y rápida mediante la clavija 2P+T (Bornas con recarga Modo 2(2)).
- Una base tipo 2 con obturadores de seguridad (T2S) 3P+N+T (funcionamiento en monofásico o trifásico) con hilo piloto (Modo 3)Conexión y protección a partir del cuadro eléctrico, con una línea específica y protegida (2 líneas específicas para las bornas de 2 vehículos).
Posibilidad de pilotar los horarios de recarga mediante int. horarios o interruptores (entrada contacto seco 12 Vcc)

| Emb. | Ref. | **Bornas monofásicas aislantes - Modo 3** |
|---|---|---|
| | | IP 44 - IK 08<br>Borna murales, equipables con un pie referencia 059052 para fijar al suelo<br>**3,7/4,6 kW - 16/20 A** |
| 1 | 0 590 00 | Para recarga de un vehículo<br>**7,4 kW - 32 A**<br>Posibilidad de ajuste:<br>- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW<br>- 16/20/25/32 A |
| 1 | 0 590 01 | Para recarga de 1 vehículo |

| Emb. | Ref. | **Bornas monofásicas aislantes - Modo 2 y 3** |
|---|---|---|
| | | IP 44 - IK 08<br>Borna murales, equipables con un pie referencia 059052 para fijar al suelo<br>**3,7/4,6 kW - 16/20 A** |
| | 0 590 30 | Para recarga de 1 vehículo<br>**7,4 kW - 32 A**<br>Posibilidad de ajuste:<br>- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW<br>- 16/20/25/32 A |
| 1 | 0 590 35 | Para recarga de 1 vehículo |

| Emb. | Ref. | **Bornas monofásicas metálicas - Modo 2 y 3** |
|---|---|---|
| | | IP 55 - IK 10<br>Necesitan equiparse con:<br>- kit de fijación mural, suministrado con una carátula metálica, ref. 059053<br>- Pie de fijación al suelo con carátula metálica, ref. 059054<br>**3,7/4,6 kW - 16/20 A** |
| 1 | 0 590 41 | Para recarga de 1 vehículo |
| 1 | 0 590 42 | Para recarga de 2 vehículos simultáneamente<br>**7,4 kW - 32 A**<br>Posibilidad de ajuste:<br>- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW<br>- 16/20/25/32 A |
| 1 | 0 590 43 | Para recarga de 1 vehículo |
| 1 | 0 590 44 | Para recarga de 2 vehículos simultáneamente |

| Emb. | Ref. | **Bornas trifásica aislantes - Modo 3** |
|---|---|---|
| | | IP 44 - IK 08<br>Borna murales, equipables con un pie referencia 059052 para fijar al suelo<br>**22 kW - 32 A**<br>Posibilidad de ajuste:<br>- 11/15/18/22 kW<br>- 16/20/25/32 A |
| 1 | 0 590 02 | Para recarga de 1 vehículo |

| Emb. | Ref. | **Bornas trifásicas metálicas - Modo 2 y 3** |
|---|---|---|
| | | IP 55 - IK 10<br>Necesitan equiparse con:<br>- kit de fijación mural, suministrado con una carátula metálica, ref. 059053<br>- Pie de fijación al suelo con carátula metálica, ref. 059054<br>**22 kW - 32 A**<br>Posibilidad de ajuste:<br>- 11/15/18/22 kW<br>- 16/20/25/32 A |
| 1 | 0 590 48 | Para recarga de 1 vehículo |
| 1 | 0 590 49 | Para recarga de 2 vehículos simultáneamente |

1 : Bornas de recarga conformes a la especificación ZE Ready 1,2 para los ajustes de construcción aplicables a los productos. ZE Ready es una marca de Renault
2 : Para vehículos con cable equipado con la clavija Green'up Legrand

# Soluciones Green'up™ Premium

**accesorios y equipamientos**

# Gestión de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos



0 590 52



Identificación por tarjeta RFID
0 590 59 + 0 590 56



| Emb. | Ref. | Bornas monofásicas aislantes - Modo 3 |
|---|---|---|
| | | **Para bornas aislantes** |
| 1 | 0 590 52 | Pie para fijar al suelo las bornas aislantes<br>Posibilidad de integrar las cajas Plexo³ ref. 601994/96/98 para las protecciones |
| | | **Para bornas metálicas** |
| 1 | 0 590 53 | Kit de fijación mural, suministrado con una carátula metálica. |
| 1 | 0 590 54 | Pie de fijación al suelo con carátula metálica<br>Permite la integración de las protecciones sobre placas de montaje o chasis modular (dimensiones similares a un armario 600x400) |
| | | **Kit de comunicación** |
| | | Permite el control de las funciones integradas en las bornas y la configuración a distancia con un Smartphone o PC vía IP o Wifi |
| | | **Comunicación IP** |
| 1 | 0 590 56 | Permite conectar la borna a la red IP de la instalación y hacer a la borna compatible con los protocolos:<br>- OCPP 1.5 evolutivo 2.0<br>- MODBUS RS 485 |
| | | **Lector RFID** |
| 1 | 0 590 59 | Sistema RFID (identificación por tarjeta RFID, lector codificador RFID integrado) disponible para borna metálica asociado al kit de comunicación ref. 05956<br>Suministrado con una tarjeta de identificación<br>Tarjetas suplementarias a pedir por separado tecnología Mifare formato ISO ref. 076711/12/13 |
| | | **Tarjeta formato ISO para lector RFID** |
| 10 | 0 767 11 | Tarjeta sin contacto Mifare 13,56 MHz. 1kb |

| Emb. | Ref. | Gestión de las bornas Green'up |
|---|---|---|
| | | Gestión a distancia de la carga de un parque de vehículos eléctricos en modo 2 y 3 a partir de un PC, tableta o Smartphone.<br>A partir de la medida de la corriente disponible en una instalación, se adapta la carga entre las bornas Green'up Premium en función de los parámetros definidos por el cliente (corriente máxima disponible, prioridad entre los vehículos, energía disponible en cada vehículo…) |
| | | **Energie Servidores Web para configurar, probar, gestionar y visualizar en un navegador web** |
| | | Permiten consultar a distancia en un navegador web a partir de varios PC, Smartphone, pantallas web, tabletas digitales, etc. los valores recopilados en los equipos de protección (DX3, bloques diferenciales adaptables con medición, DPX3 y |
| 1 | 4 149 47 | DMX3), equipos de medición y de supervisión (EMDX3 y EMS CX3) |
| 1 | 4 149 48 | y bornas de recarga para vehículo eléctrico<br>Para 10 direcciones MODBUS |
| 1 | 4 149 49 | o 10 contadores de impulsos<br>Para 32 direcciones MODBUS<br>o 32 contadores de impulsos<br>Para 255 direcciones MODBUS<br>o 255 contadores de impulsos |



Refs. en rojo: Nuevos productos


# Bornas Green'up™ Premium

**para recarga de vehículos eléctricos**

## Principio de instalación

Atención: prevea duplicar el cableado para una hora de recarga para 2 vehículos. Se recomienda instalar un limitador de sobretensiones transitorias.


### Bornas monofásicas - Modo 3




| Ref. | 0 590 00 | | 0 590 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste de potencia (kW) | 3,7 | 4,6 | 5,8 | 7,4 |
| Intensidad de la borna (A) | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Intensidad de la linea T2S | 20 A curva C | 25 A curva C | 32 A curva C | 40 A curva C |
| Diferencial | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* |
| Magnetotérmico + Diferencial linea T2S | 4 078 01 + 4 115 54 | 4 078 02 + 4 115 54 | 4 078 03 + 4 115 55 | 4 078 04 + 4 115 55 |
| Sección linea T2S (mm² mínimo) | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Bobina de emisión / señal de seguridad | 4 062 76 | 4 062 76 | 4 062 76 | 4 062 76 |

*: Recomendable tipo B

### Bornas monofásicas - Modo 2 y 3





* Salvo bornas reguladas a 16 A / 3,7 kW

| Ref. | 0 590 30/41/42 | | 0 590 35/43/44 | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste de potencia (kW) | 3,7 | 4,6 | 5,8 | 7,4 |
| Intensidad de la borna (A) | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Intensidad de la linea T2S | 20 A curva C | 25 A curva C | 32 A curva C | 40 A curva C |
| Diferencial | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* |
| Magnetotérmico + Diferencial linea T2S | 4 078 01 + 4 115 54 | 4 078 02 + 4 115 54 | 4 078 03 + 4 115 55 | 4 078 04 + 4 115 55 |
| Sección linea T2S (mm² mínimo) | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Protección de la linea 2P+T (A) | Sin línea 2P+T | 16 A curva C | 16 A curva C | 16 A curva C |
| Automático protección linea 2P+T | Sin línea 2P+T | 4 078 00 (6000/10 kA) | 4 078 00 (6000/10 kA) | 4 078 00 (6000/10 kA) |
| Sección linea 2P+T (mm² mínimo) | Sin línea 2P+T | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Bobina de emisión / señal de seguridad | 4 062 76 | 4 062 76 | 4 062 76 | 4 062 76 |

*: Recomendable tipo B

### Bornas trifásicas




* Salvo 0 590 02

| Ref. | 0 590 02/48/49 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste de poténcia (kW) | 11 | 15 | 18 | 22 |
| Intensidad de la borna (A) | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Intensidad de la linea T2S | 20 A curva C | 25 A curva C | 32 A curva C | 40 A curva C |
| Diferencial | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* | 30 mA Tipo A* |
| Interruptor diferencial | 4 116 74 | 4 116 74 | 4 116 75 | 4 116 75 |
| Automático protección linea T2S | 4 079 29 (6000/10 kA) | 4 079 30 (6000/10 kA) | 4 079 31 (6000/10 kA) | 4 079 32 (6000/10 kA) |
| Sección linea T2S (mm² mínimo) | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Protección de la linea 2P+T (A) | 16 A curva C | 16 A curva C | 16 A curva C | 16 A curva C |
| Automático protección linea 2P+T | 4 078 00 | 4 078 00 | 4 078 00 | 4 078 00 |
| Sección linea 2P+T (mm² mínimo) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Bobina de emisión / señal de seguridad | 4 062 76 | 4 062 76 | 4 062 76 | 4 062 76 |

*: Recomendable tipo B

# Soluciones Green'up™ Premium

**para recarga de vehículos eléctricos (continuación)**

## Tiempo de carga estimado para los vehículos más vendidos en enero de 2019

| Fabricante | Modelo | A partir de (año) | Paquete de batería (KWH) | Modo 2 Green'Up Access | 3,7/4,6 KW | 7 KW | 22 KW CA | Tiempo de carga estimado con la borna de carga Legrand(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | e-tro n Quattro | 2018 | 95 | X | X | X | X (11kW) | 9h |
| BMW | I3 | 2013 | 22 | X | X | X | X (11kW) | 2h |
| BMW | I3 | 2016 | 33 | X | X | X | X (11kW) | 3h |
| BMW | I3 S | 2018 | 42 | X | X | X | Opcional (11kW) | 4h |
| Citroen | C-Zero | 2010 | 16 | Green'up | X | | | 6h |
| Citroen | E Méhari | 2016 | 30 | X | X | | | 8h |
| Citroen | Berlingo | 2013 | 22 | Green'up | X | Opcional | | 4h |
| DS | DS3 Crossback | 2019 | 50 | Green'up | X | X | X (11kw) | 5h |
| Hyundai | Ioniq Electric | 2016 | 28 | X | X | | | 7h |
| Hyundai | Kona EV | 2018 | 39/60 | X | X | X | | 6/10h (dependiendo de la versión) |
| Jaguar | e-Pace | 2018 | 90 | X | X | X | | 14 |
| KIA | e-Niro | 2019 | 39/64 | X | X | X | | 6/10h (dependiendo de la versión) |
| KIA | Soul EV | 2015 | 27 | X | X | X | | 4h |
| Mercedes | Classe B Electrive Drive | 2015 | 28 | X | X | X | X (11kw) | 3h |
| Mitsubishi | I-Miev | 2010 | 16 | X | X | | | 6h |
| Nissan | Leaf | 2011 | 24 | X | X | X 2014 | | 4h |
| Nissan | Leaf | 2015 | 30 | X | x | x | | 6h |
| Nissan | Leaf V2 | 2018 | 40 | X | x | x | | 8h |
| Nissan | e-NV200 | 2014 | 24 | X | X | Opcio nal | | 4h |
| Opel | e-Co rsa | 2020 | 50 | X | X | X | X (11kw) | 5h |
| Peugeot | e-208 | 2019 | 50 | Green'up | X | X | X (11kw) | 5h |
| Peugeot | e-2008 | 2019 | 50 | Green'up | X | X | X (11kw) | 5h |
| Peugeot | Ion | 2010 | 16 | Green'up | X | | | 6h |
| Peugeot | Partner | 2013 | 22 | Green'up | X | Opcio nal | | 4h |
| Po rsche | Taycan | 2020 | 90 | X | X | X | X | 5h |
| Renault | ZOE | 2012 | 22 | Green'up | X | X | X | 1,5h |
| Renault | ZOE | 2017 | 41 | Green'up | X | X | X | 2,5h |
| Renault | ZOE 2 | 2019 | 52 | Green'up | X | X | X | 3h |
| Renault | Kango o ZE | 2011 | 22 | Green'up | X | | | 7h |
| Renault | Kango o ZE | 2017 | 33 | Green'up | X | X | | 6h |
| Smart | Fortwo | 2011 | 18 | X | X | Opcional | Opcional | 4h |
| Smart | Forfour | 2014 | 18 | X | X | Opcional | Opcional | 4h |
| Tesla | Model 3 | 2019 | de 60 a 75 | X | X | X | X (11kw) | 6/8h (dependiendo de la versión) |
| Tesla | Model S | 2012 | de 60 a 100 | X | X | X | X (11kw) | 6/10h (dependiendo de la versión) |
| Tesla | Model X | 2016 | de 60 a 100 | X | X | X | X (11kW) | 6/10h (dependiendo de la versión) |
| Volkswagen | e-Golf | 2015 | 24 | X | X | X | | 4h |
| Volkswagen | e-Up | 2014 | 18 | X | X | | | 6h |
| Volkswagen | ID 3 | 2020 | de 45 a 77 | X | X | X | X (11kW) | 5/8h (dependiendo de la versión) |


1: El tiempo estimado para la carga completa depende de la capacidad de la batería en la borna de carga más rápida

Bornas de carga que cumplen con las especificaciones ZE Ready 1.2 y EV Ready 1.4F para las normas de construcción aplicables a estos productos. ZE Ready y EV Ready son marcas registradas de Renault.

## Dimensiones y montaje para las bornas de carga de plástico (mm)


### Bornas de carga para montaje en pared

Ref. 0 590 00/01/02/30/35





### Bornas de carga de pie

Ref. 0 590 00/01/02/30/35 + 0 590 52





### Fijación al suelo




## Dimensiones y montaje para las bornas de carga metálicas

### Bornas de carga para montaje en pared con cubierta frontal


Ref. 0 590 41/42/43/44/48/49 + 0 590 53








### Bornas de carga de pie con cubierta frontal

Ref. 0 590 41/42/43/44/48/49 + 0 590 54





### Fijación al suelo






# ENVOLVENTES DE DISTRIBUCIÓN, REPARTICIÓN Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PREFABRICADA



Pág. 200
Cubrebornas precintables y Ekinoxe

**Cajas modulares**


Pág. 210
Practibox³

**Cajas XL³ S 160 y XL³ 160**


Pág. 215
Cajas de distribución metálicas XL³ S 160

**Cajas y armarios de distribución XL³ 400**


Pág. 224
Tabla de selección


**Cajas y armarios de distribución XL³ 800**


Pág. 234
Tabla de selección


**Armarios de distribución XL³ 4000 y 6300**


Pág. 246
Tablas de selección

**Sistemas de repartición**


Pág. 266
Peines y repartidores modulares

**Canalización eléctrica prefabricada**


Pág. 302
LB Plus



## NOVEDADES 2020



**Cajas modulares Practibox³**
**(pág. 210)**




**Cajas modulares Practibox S**
**(pág. 206)**


Pág. 201
Cajas de abonado


Pág. 202
Tabla de selección



Pág. 204
Nedbox


Pág. 206
Practibox S



Pág. 211
XL³ 125



Pág. 213
Plexo³



Pág. 217
Equipamientos y accesorios XL³ S 160



Pág. 219
Cajas de superficie XL³ 160


Pág. 220
Puertas y equipamientos XL³ 160



Pág. 221
Cajas de empotrar XL³ 160



Pág. 226
Cajas, armarios y celdas XL³ 400



Pág. 227
Cajas IP 55 XL³ 400


Pág. 229
Equipamiento y accesorios XL³ 400


Pág. 231
Características


Pág. 236
Cajas y armarios de distribución XL³ 800



Pág. 239
Armarios de distribución IP 55 XL³ 800



Pág. 240
Equipamiento y accesorios XL³ 800



Pág. 245
Características



Pág. 250
Armarios de distribución y celdas laterales XL³ 4000 y 6300



Pág. 252
Tabla de composición


Pág. 253
Equipamiento y accesorios XL³ 4000 y 6300



Pág. 261
Formas 2a, 3a, 2b, 3b, 4a, 4b



Pág. 284
Repartición estándar


Pág. 287
Repartición optimizada


Pág. 295
Repartición IS (Increased safety)



Pág. 305
Dimensiones LB Plus


Pág. 310
LB Plus Data


Pág. 312
Dimensiones LB Plus Data




## Cajas de distribución metálicas XL³ S 160
(pág. 215)



## Canalización eléctrica prefabricada LB PLUS DATA
(pág. 310)

# cubrebornas precintables



6 070 97



6 070 98

| Emb. | Ref. | Cubrebornas |
|---|---|---|
| | | Color blanco RAL 9003.<br>Material aislante.<br>Para el precintado de los ICP-M en el interior de las cajas modulares y de los armarios XL.<br>Capacidad en módulos de 17,5 mm. |
| 10 | 6 070 97 | 2 módulos. |
| 10 | 6 070 98 | 4 módulos. |

# Ekinoxe

## cubrebornas de superficie aislantes de 1 a 6 módulos



0 013 01




0 013 04

| Emb. | Ref. | IP 30- IK 05 | |
|---|---|---|---|
| | | **Cajas**<br>Conforme a la norma IEC 60439-3.<br>Color blanco RAL 9010.<br>Autoextinguible 650 °C. | |
| | | Capacidad en módulos de 17,5 | Dimensiones (mm) Alto × Ancho × Prof. |
| 1 | 0 013 56 | 2 | 140 × 52 × 68 |
| 1 | 0 013 57 | 4 | 140 × 87 × 68 |
| 1 | 0 013 58 | 6 | 140 × 130 × 68 |
| | | **Cajas**<br>Clase II.<br>Conforme a la norma IEC 60439-3.<br>Color blanco RAL 9010.<br>Autoextinguible 850 °C.<br>Precintables.<br>El modelo de 6 módulos se suministra con bornas de tierra. | |
| | | Capacidad en módulos de 17,5 | Dimensiones (mm) Alto × Ancho × Prof. |
| 10 | 0 013 01 | 1fila de 1 módulos | 140 × 30 × 72 |
| 10 | 0 013 02 | 1fila de 2 módulos | 140 × 50 × 72 |
| 10 | 0 013 04 | 1fila de 4 módulos | 160 × 90 × 74 |
| 5 | 0 013 06 | 1fila de 6 módulos | 160 × 128 × 74 |
| | | **Accesorios** | |
| 20 | 0 016 60 | Obturador blanco 5 módulos. | |

## Cotas

### Cubrebornas de superficie de 1 a 6 módulos




Ref. 0 013 01/02/04/06

| Ref. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 013 01** | 30 | 72 | 140 | 120 | 10 | 7 |
| **0 013 02** | 50 | 72 | 140 | 115 | 25 | 7 |
| **0 013 04** | 90 | 74 | 160 | 130 | 45 | 7 |
| **0 013 06** | 128 | 74 | 160 | 125 | 80 | 7 |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# cajas de abonado

## aislantes con alojamiento para ICP precintable



4 015 27



4 014 27

IP30 IK07 sin puerta.
IP40 IK08 con puerta.
Clase II.
Caja ICP según norma UNE 20 1003.
Color blanco RAL 9003.
Autoextinguible. Resistencia al hilo incandescente 650 °C.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **De empotrar** |
| | | **Con puerta lisa** |
| 1 | 4 015 17 | ICP32+ 14 módulos. 1 fila. |
| 1 | 4 015 27 | ICP32+ 22 módulos. 2 filas. |
| 1 | 4 015 67 | ICP40+ 28 módulos. 2 filas. |
| 1 | 4 015 77 | ICP40+ 44 módulos. 3 filas. |
| | | **De superficie** |
| | | **Con puerta lisa** |
| 1 | 4 014 27 | ICP32+ 22 módulos. 2 filas. |
| 1 | 4 014 77 | ICP40+ 44 módulos. 3 filas. |

# cajas de abonado

## cotas

### Cotas

| Referencia | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **4 015 06** | 195 | 120 | 62 |
| **4 015 09** | 270 | 135 | 62 |
| **4 015 17** | 195 | 394 | 62 |
| **4 015 27** | 375 | 304 | 62 |
| **4 015 67** | 270 | 425 | 62 |
| **4 015 77** | 455 | 405 | 70 |
| **4 014 27** | 375 | 304 | 70 |
| **4 014 77** | 405 | 455 | 70 |



# tabla de selección de cajas modulares

## Cajas de empotrar

| Nº Módulos | Nedbox | Practibox S | Practibox³ | XL³ S 160 | XL³ 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 12 mód./fila - IP 30 | 4 mód./ fila, 8mód./ fila, 12mód./fila, 18mód./ fila, 22mód./ fila - IP40 | 8mód./fila, 12mód./fila, 18mód./ fila - IP40 | 24 mód./fila, 36mód./ fila - IP40 | 24 mód./fila - IP40 |
| | **A.-** Caja con puerta lisa (tabiques prefabricados).<br>**B.-** Caja con puerta transparente (tabiques prefabricados).<br>**C.-** Caja con puerta metálica (tabiques prefabricados) | **A.-** Caja con puerta lisa (tabiques convencionales).<br>**B.-** Caja con puerta transparente (tabiques convencionales).<br>**C.-** Caja con puerta lisa (tabiques prefabricados).<br>**D.-** Caja con puerta transparente (tabiques prefabricados). | **A.-** Caja con puerta lisa (tabiques prefabricados).<br>**B.-** Caja con puerta transparente (tabiques prefabricados). | **A.-** Caja con puerta lisa.<br>**B.-** Caja con puerta transparente. | **A.-** Caja con puerta lisa.<br>**B.-** Caja con puerta transparente. |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 4 | | **A.-** 1 340 44<br>**B.-** 1 340 54<br>**C.-** 1 340 64<br>**D.-** 1 340 74 | | | |
| 6 | | | | | |
| 8 | | **A.-**1 340 48<br>**B.-**1 340 58<br>**C.-**1 340 68<br>**D.-**1 340 78 | **A.-** 4 017 11<br>**B.-** 4 017 01 | | |
| 12 | **A.-** 0 015 11<br>**B.-** 0 015 21<br>**C.-** 0 015 31 | **A.-** 1 350 41<br>**B.-** 1 350 51<br>**C.-** 1 350 61<br>**D.-** 1 350 71 | **A.-** 4 017 12<br>**B.-** 4 017 02 | | |
| 18 | | **A.-** 1 370 46<br>**B.-** 1 370 56<br>**C.-** 1 370 66<br>**D.-** 1 370 76 | **A.-** 4 017 16<br>**B.-** 4 017 06 | | |
| 22 | | **A.-** 1 370 45<br>**B.-** 1 370 55<br>**C.-** 1 370 65<br>**D.-** 1 370 75 | | | |
| 24 | **A.-** 0 015 12<br>**B.-** 0 015 22<br>**C.-** 0 015 32 | **A.-** 1 350 42<br>**B.-** 1 350 52<br>**C.-** 1 350 62<br>**D.-** 1 350 72 | **A.-** 4 017 13<br>**B.-** 4 017 03 | | |
| 36 | **A.-** 0 015 13<br>**B.-** 0 015 23<br>**C.-** 0 015 33 | **A.-** 1 350 43<br>**B.-** 1 350 53<br>**C.-** 1 350 63<br>**D.-** 1 350 73 | **A.-** 4 017 17<br>**B.-** 4 017 07<br>**A.-** 4 017 14<br>**B.-** 4 017 04 | | |
| 48 | **A.-** 0 015 14<br>**B.-** 0 015 24<br>**C.-** 0 015 34 | **A.-** 1 350 44<br>**B.-** 1 350 54<br>**C.-** 1 350 64<br>**D.-** 1 350 74 | | **A.-** 3 372 22 + 3 372 52<br>**B.-** 3 372 22 + 3 372 72 | |
| 54 | | **A.-** 1 370 48<br>**B.-** 1 370 58<br>**C.-** 1 370 68<br>**D.-** 1 370 78 | **A.-** 4 017 18<br>**B.-** 4 017 08 | | |
| 72 | | **A.-** 1 370 49<br>**B.-** 1 370 59<br>**C.-** 1 370 69<br>**C.-** 1 370 79 | **A.-** 4 017 19<br>**B.-** 4 017 09 | **A.-** 3 372 23 + 3 372 53<br>**B.-** 3 372 23 + 3 372 73 | **A.-** 0 200 13 + 0 202 73<br>**B.-** 0 200 13 + 0 202 83 |
| 96 | | | | **A.-** 3 372 24 + 3 372 54<br>**B.-** 3 372 24 + 3 372 74 | **A.-** 0 200 14 + 0 202 74<br>**B.-** 0 200 14 + 0 202 84 |
| 120 | | | | **A.-** 3 372 25 + 3 372 55<br>**B.-** 3 372 25 + 3 372 75 | **A.-** 0 200 15 + 0 202 75<br>**B.-** 0 200 15 + 0 202 85 |
| 144 | | | | **A.-** 3 372 34 + 3 372 64<br>**B.-** 3 372 34 + 3 372 84<br>**A.-** 3 372 26 + 3 372 56<br>**B.-** 3 372 26 + 3 372 76 | **A.-** 0 200 16 + 0 202 76<br>**B.-** 0 200 16 + 0 202 86 |
| 168 | | | | **A.-** 3 372 27 + 3 372 57<br>**B.-** 3 372 27 + 3 372 77 | |
| 180 | | | | **A.-** 3 372 35 + 3 372 65<br>**B.-** 3 372 35 + 3 372 85 | |
| 192 | | | | **A.-** 3 372 28 + 3 372 58<br>**B.-** 3 372 28 + 3 372 78 | |
| 216 | | | | **A.-** 3 372 36 + 3 372 66<br>**B.-** 3 372 36 + 3 372 86 | |
| 252 | | | | **A.-** 3 372 37 + 3 372 67<br>**B.-** 3 372 37 + 3 372 87 | |
| 288 | | | | **A.-** 3 372 38 + 3 372 68<br>**B.-** 3 372 38 + 3 372 88 | |

| 1 fila | 2 filas | 3 filas | 4 filas |
|---|---|---|---|

# Cajas de superficie

| Nº Módulos | Nedbox | Practibox S | XL³ 125 | XL³ S 160 | XL³ 160 | | Plexo³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  | |  |
| | 12 mód./fila - IP40 | 4 mód./ fila, 8mód./ fila, 12mód./fila, 18mód./ fila, 22mód./ fila - IP40 | 18 mód./fila - IP40 | 24 mód./fila - 36 mód./fila - IP40 | 24 mód./fila - IP 40/43 | | 2 mód./ fila, 4 mód./ fila, 6 mód./ fila, 8 mód./ fila, 12 mód./ fila, 18 mód./ fila - IP 65 |
| | **A.-** Caja con puerta lisa.<br>**B.-** Caja con puerta transparente.<br>**C.-** Caja con puerta metálica. | **A.-** Caja con puerta lisa.<br>**B.-** Caja con puerta transparente. | **A.-** Caja con puerta lisa.<br>**B.-** Caja con puerta transparente. | **A.-** Caja con puerta lisa.<br>**B.-** Caja con puerta transparente. | **Clase II**<br>**A.-** Caja con puerta lisa.<br>**B.-** Caja con puerta transparente. | **Metálico**<br>**A.-** Caja con puerta lisa.<br>**B.-** Caja con puerta transparente. | Caja con puerta transparente. |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 6 019 32 |
| 4 | | **A.-** 1 341 24<br>**B.-** 1 341 34 | | | | | 6 019 94 |
| 6 | | | | | | | 6 019 96 |
| 8 | **A.-** 6 012 40 + 6 012 05<br>**B.-** 6 012 40 + 6 012 15 | **A.-** 1 341 28<br>**B.-** 1 341 38 | | | | | 6 019 98 |
| 12 | **A.-** 6 012 41 + 6 012 06<br>**B.-** 6 012 41 + 6 012 16<br>**C.-** 6 012 41 + 6 012 26 | **A.-** 1 351 21<br>**B.-** 1 351 31 | | | | | 6 018 31 |
| 18 | | **A.-** 1 371 26<br>**B.-** 1 371 36 | **A.-** 4 016 66 + 4018 61<br>**B.-** 4 016 66 + 4018 71 | | | | 6 018 35 |
| 22 | | **A.-** 1 371 25<br>**B.-** 1 371 35 | | | | | |
| 24 | **A.-** 6 012 42 + 6 012 07<br>**B.-** 6 012 42 + 6 012 17<br>**C.-** 6 012 42 + 6 012 27 | **A.-** 1 351 22<br>**B.-** 1 351 32 | | | | | 6 018 32 |
| 36 | **A.-** 6 012 43 + 6 012 08<br>**B.-** 6 012 43 + 6 012 18<br>**C.-** 6 012 43 + 6 012 28 | **A.-** 1 371 27<br>**B.-** 1 371 37 | **A.-** 4 016 67 + 4018 62<br>**B.-** 4 016 67 + 4018 72 | | | | 6 018 33<br>6018 36 |
| 48 | **A.-** 6 012 44 + 6 012 09<br>**B.-** 6 012 44 + 6 012 19<br>**C.-** 6 012 44 + 6 012 29 | **A.-** 1 351 24<br>**B.-** 1 351 34 | | **A.-** 3 372 02 + 3 372 52<br>**B.-** 3 372 02 + 3 372 72 | **A.-** 0 200 52 + 0 202 72<br>**B.-** 0 200 52 + 0 202 82 | **A.-** 0 200 02 + 0 202 72<br>**B.-** 0 200 02 + 0 202 82 | |
| 54 | | **A.-** 1 371 28<br>**B.-** 1 371 38 | **A.-** 4 016 68 + 4018 63<br>**B.-** 4 016 68 + 4018 73 | | | | 6 018 37 |
| 72 | | **A.-** 1 371 29<br>**B.-** 1 371 39 | **A.-** 4 016 69 + 4018 64<br>**B.-** 4 016 69 + 4018 74 | **A.-** 3 372 03 + 3 372 53<br>**B.-** 3 372 03 + 3 372 73 | **A.-** 0 200 53 + 0 202 73<br>**B.-** 0 200 53 + 0 202 83 | **A.-** 0 200 03 + 0 202 73<br>**B.-** 0 200 03 + 0 202 83 | 6 018 38 |
| 96 | | | | **A.-** 3 372 04 + 3 372 54<br>**B.-** 3 372 04 + 3 372 74 | **A.-** 0 200 54 + 0 202 74<br>**B.-** 0 200 54 + 0 202 84 | **A.-** 0 200 04 + 0 202 74<br>**B.-** 0 200 04 + 0 202 84 | |
| 120 | | | | **A.-** 3 372 05 + 3 372 55<br>**B.-** 3 372 05 + 3 372 75 | **A.-** 0 200 55 + 0 202 75<br>**B.-** 0 200 55 + 0 202 85 | **A.-** 0 200 05 + 0 202 75<br>**B.-** 0 200 05 + 0 202 85 | |
| 144 | | | | **A.-** 3 372 14 + 3 372 64<br>**B.-** 3 372 14 + 3 372 84<br>**A.-** 3 372 06 + 3 372 56<br>**B.-** 3 372 06 + 3 372 76 | **A.-** 0 200 56 + 0 202 76<br>**B.-** 0 200 56 + 0 202 86 | **A.-** 0 200 06 + 0 202 76<br>**B.-** 0 200 06 + 0 202 86 | |
| 168 | | | | **A.-** 3 372 07 + 3 372 57<br>**B.-** 3 372 07 + 3 372 77 | | | |
| 180 | | | | **A.-** 3 372 15 + 3 372 65<br>**B.-** 3 372 15 + 3 372 85 | | | |
| 192 | | | | **A.-** 3 372 08 + 3 372 58<br>**B.-** 3 372 08 + 3 372 78 | | | |
| 216 | | | | **A.-** 3 372 16 + 3 372 66<br>**B.-** 3 372 16 + 3 372 86 | | | |
| 252 | | | | **A.-** 3 372 17 + 3 372 67<br>**B.-** 3 372 17 + 3 372 87 | | | |
| 288 | | | | **A.-** 3 372 18 + 3 372 68<br>**B.-** 3 372 18 + 3 372 88 | | | |

**5 filas** | **6 filas** | **7 filas** | **8 filas**

# Nedbox

## cajas modulares de empotrar para tabiques prefabricados de 12 a 48 módulos



0 015 22



0 015 32


Autoextinguibles: resistencia al hilo incandescente 750°, conforme a las reglamentaciones para instalación en locales de pública concurrencia.
Según norma EN 60695-2-11.
Clase II - IP 30 - IK 05.
Conforme a la norma UNE 61439-3.

| Emb. | Ref. | Cajas empotradas |
|---|---|---|
| | | Para tabiques prefabricados tipo pladur® o de ladrillo 12 módulos por fila (+ 2 recortables).<br>Equipados de puertas reversibles con empuñaduras que admiten una cerradura con llave ref. 0 014 91.<br>Chasis extraíble.<br>Enlazables en horizontal y/o vertical.<br>Suministrados con juego de bornas de conexión automática IP 2X para conductores de protección (1 juego de bornas para cajas 1 y 2 filas y 2 juegos de bornas por cajas 3 y 4 filas y patas de fijación para tabiques prefabricados y obturadores separables por módulo y medio módulo.<br>Distancia entre perfiles 125 mm. |
| | | **Con puertas aislantes RAL 9010** |
| | | N.° de filas \| N.° de módulos \| Dimensiones de empotrar (mm) Alto. × Ancho × Prof. |
| 1 | 0 015 11 | 1 \| 12 + 2 \| 305 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 12 | 2 \| 24 + 4 \| 430 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 13 | 3 \| 36 + 6 \| 555 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 14 | 4 \| 48 + 8 \| 680 × 330 × 86 |
| | | **Con puertas transparentes** |
| 1 | 0 015 21 | 1 \| 12 + 2 \| 305 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 22 | 2 \| 24 + 4 \| 430 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 23 | 3 \| 36 + 6 \| 555 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 24 | 4 \| 48 + 8 \| 680 × 330 × 86 |
| | | **Con marcos y puertas metálicos RAL 9010** |
| 1 | 0 015 31 | 1 \| 12 + 2 \| 305 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 32 | 2 \| 24 + 4 \| 430 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 33 | 3 \| 36 + 6 \| 555 × 330 × 86 |
| 1 | 0 015 34 | 4 \| 48 + 8 \| 680 × 330 × 86 |
| | | **Accesorios** |
| 1 | 0 014 90 | Conjunto de fijación en tabiques prefabricados tipo pladur 4 garras + collarines. Sujetacables. |
| 1 | 0 014 91 | Cerradura con llave n.° 850. |

# Nedbox


## dimensiones

### Composición




A: Caja de empotrar
B: Placa pasa cables
C: Garras de fijación tabiques prefabricados
D: Juegos de bornas automáticas ⏚ IP 2X
E: Placa cubreborna
F: obturadores
G: Marco y puerta metálico extra plano 6 mm
H: Marco puerta aislante 12/19 mm

### Dimensiones




| | 1 × 12 | 2 × 12 | 3 × 12 | 4 × 12 |
|---|---|---|---|---|
| A | 305 | 430 | 555 | 680 |
| B | 335 | 460 | 585 | 710 |

### Capacidad de las bornas de tierra

| N.° de filas | Bornas 6 - 25 mm² | Bornas automáticas 1,5 - 4 mm² |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 |
| 2 | 4 | 24 |
| 3 | 7 | 36 |
| 4 | 8 | 48 |

# Nedbox

## cajas modulares de superficie de 8 a 48 módulos



6 012 44




6 012 09 6 012 15

IP 40 - IK 07 con puerta.
IP 30 - IK 05 sin puerta.
Clase II - Blanco RAL 9010.
Conforme a la norma IEC 61439-3.
Autoextinguible 650 °C.
Puede ser equipado con puerta reversible de metal o plástico.
Chasis extraíble para facilitar el cableado.
Cierre rápido de puerta por presión en cajas de 2, 3 y 4 filas.

| Emb. | Ref. | Cajas de distribución |
|---|---|---|
| | | **Con cubierta de rápida fijación sin necesidad de tornillos** |
| 1 | 6 012 40 | 1 fila de 8 módulos. |
| 1 | 6 012 41 | 1 fila de 12 + 1 módulo. |
| 1 | 6 012 42 | 2 filas de 12 + 1 módulo. |
| 1 | 6 012 43 | 3 filas de 12 + 1 módulo. |
| 1 | 6 012 44 | 4 filas de 12 + 1 módulo. |

| | | Puertas |
|---|---|---|
| | Blanco | **Puertas lisas** |
| 1 | 6 012 05 | Para ref. 6 012 40. |
| 1 | 6 012 06 | Para ref. 6 012 41. |
| 1 | 6 012 07 | Para ref. 6 012 42. |
| 1 | 6 012 08 | Para ref. 6 012 43. |
| 1 | 6 012 09 | Para ref. 6 012 44. |
| | Azul | **Puertas transparentes** |
| 1 | 6 012 15 | Para ref. 6 012 40. |
| 1 | 6 012 16 | Para ref. 6 012 41. |
| 1 | 6 012 17 | Para ref. 6 012 42. |
| 1 | 6 012 18 | Para ref. 6 012 43. |
| 1 | 6 012 19 | Para ref. 6 012 44. |
| | Blanco | **Puertas de metal** |
| 1 | 6 012 26 | Para ref. 6 012 41. |
| 1 | 6 012 27 | Para ref. 6 012 42. |
| 1 | 6 012 28 | Para ref. 6 012 43. |
| 1 | 6 012 29 | Para ref. 6 012 44. |

| | | Accesorios |
|---|---|---|
| 1 | 0 014 91 | Cerradura. |




| | | |
|---|---|---|
| | | **Obturadores** |
| | | Separados en módulos o 1/2 módulos. |
| 10 | 0 016 62 | 13 módulos - blanco. |
| | | **Bornas de 12 módulos** |
| 10 | 6 012 92 | Tierra - 30 agujeros. |

# Nedbox

## dimensiones


### Distribución de cajas de 2, 3 o 4 filas de 12 módulos




A: Base aislante
B: Chasis
C: Cubierta
D: Puerta de plástico o metal
E: Cierre hermético
F: Chapas blancas
G: Puerta de metal
H: Fijación por cables
I: Fijación por bloques terminales

Cierre de cubierta sin necesidad de tornillos

**Pieza precortada para los sistemas**




**Dimensiones**





| | 24 mod. | 36 mod. | 48 mod. |
|---|---|---|---|
| A | 225 | 350 | 475 |
| B | 380 | 505 | 630 |

### Distribución de cajas de 1 fila de 12 módulos




A: Base aislante
B: Perfil
C: Cubierta
D: Puerta de metal o plástico
E: Cierre hermético
F: Chapas blancas
G: Fijación por bloques termales
H: Fijación por cables

**Pieza precortada para los sistemas**



**Dimensiones**




| | 12 mód. |
|---|---|
| A | 317 |
| B | 240 |
| C | 287 |
| D | 150 |
| E | 9 |

# Practibox S

## cajas modulares de superficie de 4 a 72 módulos



1 351 31



1 351 33



1 351 24

Características técnicas p. 208

Permite realizar montajes conforme a IEC 61439-3
IP40 IK07
Clase II
Material plástico
Se suministran con puerta y bornas de tierra incorporadas

| Emb. | Ref. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Puerta lisa | Puerta transparente ahumada | Número de filas | Número de módulos por fila | Número total de módulos | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
| 1 | 1 341 24 | 1 341 34 | 1 | 4 | 4 | 216 | 184 | 100 |
| 1 | 1 341 28 | 1 341 38 | 1 | 8 | 8 | 226 | 256 | 100 |
| 1 | 1 351 21 | 1 351 31 | 1 | 12 | 12 | 236 | 328 | 107 |
| 1 | 1 351 22 | 1 351 32 | 2 | 12 | 24 | 386 | 328 | 108 |
| 1 | 1 351 23 | 1 351 33 | 3 | 12 | 36 | 536 | 328 | 108 |
| 1 | 1 351 24 | 1 351 34 | 4 | 12 | 48 | 766 | 328 | 108 |
| 1 | 1 371 26 | 1 371 36 | 1 | 18 | 18 | 236 | 436 | 107 |
| 1 | 1 371 27 | 1 371 37 | 2 | 18 | 36 | 386 | 436 | 108 |
| 1 | 1 371 28 | 1 371 38 | 3 | 18 | 54 | 616 | 436 | 108 |
| 1 | 1 371 29 | 1 371 39 | 4 | 18 | 72 | 766 | 436 | 108 |
| 1 | 1 371 25 | 1 371 35 | 1 | 22 | 22 | 236 | 508 | 107 |

# Practibox S

## cajas modulares de empotrar para tabiques convencionales de 4 a 72 módulos



1 340 44



1 340 54



1 350 41



1 350 43

Características técnicas p. 209

Permite realizar montajes conforme a IEC 61439-3
IP40 IK07
Clase II
Material plástico
Se suministran con puerta y bornas de tierra incorporadas
Para tabiques convencionales
Resistencia al fuego 650°

| Emb. | Ref. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Puerta lisa | Puerta transparente ahumada | Número de filas | Número de módulos por fila | Número total de módulos | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
| 1 | 1 340 44 | 1 340 54 | 1 | 4 | 4 | 215 | 184 | 100 |
| 1 | 1 340 48 | 1 340 58 | 1 | 8 | 8 | 225 | 256 | 100 |
| 1 | 1 350 41 | 1 350 51 | 1 | 12 | 12 | 235 | 328 | 102 |
| 1 | 1 350 42 | 1 350 52 | 2 | 12 | 24 | 385 | 328 | 103 |
| 1 | 1 350 43 | 1 350 53 | 3 | 12 | 36 | 535 | 328 | 103 |
| 1 | 1 350 44 | 1 350 54 | 4 | 12 | 48 | 765 | 328 | 103 |
| 1 | 1 370 46 | 1 370 56 | 1 | 18 | 18 | 235 | 436 | 102 |
| 1 | 1 370 47 | 1 370 57 | 2 | 18 | 36 | 385 | 436 | 103 |
| 1 | 1 370 48 | 1 370 58 | 3 | 18 | 54 | 615 | 436 | 103 |
| 1 | 1 370 49 | 1 370 59 | 4 | 18 | 72 | 765 | 436 | 103 |
| 1 | 1 370 45 | 1 370 55 | 1 | 22 | 22 | 235 | 508 | 102 |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Practibox S

**cajas modulares de empotrar para tabiques prefabricados de 4 a 72 módulos**



1 340 64



1 340 74



1 350 61



1 350 63

Características técnicas p. 209

Permite realizar montajes conforme a IEC 61439-3
IP40 IK07
Clase II
Material plástico
Se suministran con puerta y bornas de tierra incorporadas
Para tabiques prefabricados
Resistencia al fuego 850°

| Emb. | Ref. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Puerta lisa | Puerta transparente ahumada | Número de filas | Número de módulos por fila | Número total de módulos | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
| 1 | 1 340 64 | 1 340 74 | 1 | 4 | 4 | 215 | 184 | 100 |
| 1 | 1 340 68 | 1 340 78 | 1 | 8 | 8 | 225 | 256 | 100 |
| 1 | 1 350 61 | 1 350 71 | 1 | 12 | 12 | 235 | 328 | 102 |
| 1 | 1 350 62 | 1 350 72 | 2 | 12 | 24 | 385 | 328 | 103 |
| 1 | 1 350 63 | 1 350 73 | 3 | 12 | 36 | 535 | 328 | 103 |
| 1 | 1 350 64 | 1 350 74 | 4 | 12 | 48 | 765 | 328 | 103 |
| 1 | 1 370 66 | 1 370 76 | 1 | 18 | 18 | 235 | 436 | 102 |
| 1 | 1 370 67 | 1 370 77 | 2 | 18 | 36 | 385 | 436 | 103 |
| 1 | 1 370 68 | 1 370 78 | 3 | 18 | 54 | 615 | 436 | 103 |
| 1 | 1 370 69 | 1 370 79 | 4 | 18 | 72 | 765 | 436 | 103 |
| 1 | 1 370 65 | 1 370 75 | 1 | 22 | 22 | 235 | 508 | 102 |

# Practibox S

**Accesorios**



4 018 56




0 016 60



1 348 06


| Emb. | Ref. | **Accesorios** |
|---|---|---|
| 1 | 1 341 00 | Cerradura<br>Se puede montar en cajas de empotrar o superficie de todos los tamaños |
| 1 | 1 341 02 | Kit de unión horizontal y vertical para cajas de empotrar |
| 1 | 4 018 56 | Juego de 4 patas de fijación mural para cajas de superficie XL³ 125 y Practibox S |
| | | **Obturadores** |
| | | Precortadas por módulo o 1/2 módulo |
| 20 | 0 016 60 | 5 módulos |
| 10 | 0 016 62 | 13 módulos |
| 10 | 0 016 64 | 18 módulos |
| | | **Bornas de conexión adicionales desnudas** |
| | | Bornas de conexión desnudas para integrar en bornas de conexión a tierra en cajas de 4, 8 y 12 módulos por fila |
| 10 | 1 348 06 | 4 agujeros<br>2x16² + 2x10²; Icc: 6 kA |
| 10 | 1 348 07 | 10 agujeros<br>5x16² + 5x10²; Icc: 6 kA |

## Componentes de cajas de distribución desde 4 a 72 módulos




A: caja de superficie
B: ⊔ perfil DIN
C: tapa cubrebornas desmontable con puerta lisa o transparente
D: bornas de tierra

## Dimensiones




| Referencia | Dimensiones (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| 1 341 24/34 | 184 | 216 | 72 | 120 | 100 |
| 1 341 28/38 | 256 | 226 | 150 | 120 | 100 |
| 1 351 21/31 | 328 | 236 | 210 | 140 | 107 |
| 1 351 22/32 | 328 | 386 | 210 | 290 | 108 |
| 1 351 23/33 | 328 | 536 | 210 | 440 | 108 |
| 1 351 24/34 | 328 | 766 | 210 | 600 | 108 |
| 1 371 26/36 | 436 | 236 | 320 | 140 | 107 |
| 1 371 27/37 | 436 | 386 | 320 | 290 | 108 |
| 1 371 28/38 | 436 | 616 | 320 | 470 | 108 |
| 1 371 29/39 | 436 | 766 | 320 | 620 | 108 |
| 1 371 25/35 | 508 | 236 | 390 | 140 | 107 |


## Número de obturadores suministrados por caja

| Referencia | Número de obturadores 5 módulos |
|---|---|
| 1 341 24/34 | - |
| 1 341 28/38 | - |
| 1 351 21/31 | - |
| 1 351 22/32 | 1 |
| 1 351 23/33 | 1 |
| 1 351 24/34 | 1 |
| 1 371 26/36 | 1 |
| 1 371 27/37 | 1 |
| 1 371 28/38 | 2 |
| 1 371 29/39 | 2 |
| 1 371 25/35 | 1 |

## Número de bornas de tierra (se suministran con la caja)


| Ref. | Bornas de conexión a tierra Conexión por tornillo | | |
|---|---|---|---|
| | 6 - 25 mm² | 1,5 - 16 mm² | 1,5 - 10 mm² |
| 1 341 24/34 | - | 2 | 2 |
| 1 341 28/38 | - | 3 | 3 |
| 1 351 21/31 | - | 5 | 5 |
| 1 351 22/32 | - | 8 | 8 |
| 1 351 23/33 | - | 12 | 12 |
| 1 351 24/34 | - | 16 | 16 |
| 1 371 25/35 | - | 8 | 8 |
| 1 371 26/36 | 1 | 12 | - |
| 1 371 27/37 | 1 | 21 | - |
| 1 371 28/38 | 1 | 34 | - |
| 1 371 29/39 | 1 | 34 | - |

## Componentes de cajas de distribución desde 4 a 72 módulos





A: caja de empotrar para tabiques convencionales o prefabricados
B: chasis extraíble con ajuste de nivel
C: tapa cubrebornas desmontable con puerta lisa o transparente
D: bornas de tierra

## Dimensiones




| Referencia | Dimensiones (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| **Cajas para tabiques convencionales** | | | | |
| **1 340 44/54** | 184 | 215 | 166 | 215 |
| **1 340 48/58** | 256 | 225 | 238 | 225 |
| **1 350 41/51** | 328 | 235 | 310 | 235 |
| **1 350 42/52** | 328 | 385 | 310 | 385 |
| **1 350 43/53** | 328 | 535 | 310 | 535 |
| **1 350 44/54** | 328 | 765 | 310 | 685 |
| **1 370 46/56** | 436 | 235 | 418 | 235 |
| **1 370 47/57** | 436 | 385 | 418 | 385 |
| **1 370 48/58** | 436 | 615 | 418 | 535 |
| **1 370 49/59** | 436 | 765 | 418 | 685 |
| **1 370 45/55** | 508 | 235 | 490 | 235 |
| **Cajas para tabiques prefabricados** | | | | |
| **1 340 64/74** | 184 | 215 | 146 | 205 |
| **1 340 68/78** | 256 | 225 | 218 | 215 |
| **1 350 61/71** | 328 | 235 | 290 | 225 |
| **1 350 62/72** | 328 | 385 | 290 | 375 |
| **1 350 63/73** | 328 | 535 | 290 | 525 |
| **1 350 64/74** | 328 | 765 | 290 | 675 |
| **1 370 66/76** | 436 | 235 | 398 | 225 |
| **1 370 67/77** | 436 | 385 | 398 | 375 |
| **1 370 68/78** | 436 | 615 | 398 | 525 |
| **1 370 69/79** | 436 | 765 | 398 | 675 |
| **1 370 65/75** | 508 | 235 | 470 | 225 |




Medidas de corte

## Número de obturadores suministrados por caja

| Referencia | Número de obturadores 5 módulos |
|---|---|
| **1 340 44/54/64/74** | - |
| **1 340 48/58/68/78** | - |
| **1 350 41/51/61/71** | - |
| **1 350 42/52/62/72** | 1 |
| **1 350 43/53/63/73** | 1 |
| **1 350 44/54/64/74** | 1 |
| **1 370 45/55/65/75** | 1 |
| **1 370 46/56/66/76** | 1 |
| **1 370 47/57/67/77** | 1 |
| **1 370 48/58/68/78** | 2 |
| **1 370 49/59/69/79** | 2 |

## Número de bornas de tierra (se suministran con la caja)

| Referencia | Bornas de conexión a tierra Conexión por tornillo | | |
|---|---|---|---|
| | 6 - 25 mm² | 1,5 - 16 mm² | 1,5 - 10 mm² |
| **1 340 44/54/64/74** | - | 2 | 2 |
| **1 340 48/58/68/78** | - | 3 | 3 |
| **1 350 41/51/61/71** | - | 5 | 5 |
| **1 350 42/52/62/72** | - | 8 | 8 |
| **1 350 43/53/63/73** | - | 12 | 12 |
| **1 350 44/54/64/74** | - | 16 | 16 |
| **1 370 45/55/65/75** | - | 8 | 8 |
| **1 370 46/56/66/76** | 1 | 12 | - |
| **1 370 47/57/67/77** | 1 | 21 | - |
| **1 370 48/58/68/78** | 1 | 34 | - |
| **1 370 49/59/69/79** | 1 | 34 | - |

## Número de conexiones por bornas de conexión adicionales desnudos

| Ref. | Bornas de conexión a tierra | | |
|---|---|---|---|
| | 6 - 25 mm² | 1,5 - 16 mm² | 1,5 - 10 mm² |
| **1 348 06** | - | 2 | 2 |
| **1 348 07** | - | 5 | 5 |

# Practibox³

## cajas modulares de empotrar para tabiques prefabricados de 8 a 72 módulos



4 017 07



4 017 09



4 017 18

Cajas de distribución de empotrar de 8 a 72 módulos.
Conforme a la norma IEC 60670-24.
Conforme a la norma IEC 62208: permite crear conjuntos conformes a la norma EN 61439-3
IP 40 (con puerta) / IK 07 / Clase II.
Resistencia al fuego 850° (para su utilización con tabiques prefabricados).

| Emb. | Ref. | Cajas de empotrar aislantes |
|---|---|---|
| | | De 1 a 3 filas de 8/12 módulos.<br>De 1 a 4 filas de 18 módulos.<br>Blanco RAL 9003.<br>Caja con precortes desfondables sin herramientas.<br>Para tabiques de mampostería y prefabricados.<br>Distancia entre perfiles: 150 mm.<br>Suministradas con:<br>Puerta reversible con apertura de 180°.<br>Chasis extraíble.<br>Placas frontales desmontables por fila (a partir de 2 filas).<br>Bornas de tierra.<br>Pueden equiparse con placas de montaje y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos no modulares (a partir de 2 filas).<br>Enlazables en horizontal y vertical. |

**Cajas con puerta transparente**

| | | N.º de filas | N.º de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Profundo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 017 01 | 1 | 8 | 186 | 232 | 80 |
| 1 | 4 017 02 | 1 | 12 | 222 | 304 | 80 |
| 1 | 4 017 03 | 2 | 24 | 372 | 304 | 85 |
| 1 | 4 017 04 | 3 | 36 | 522 | 304 | 85 |
| 1 | 4 017 06 | 1 | 18 | 234 | 422 | 85 |
| 1 | 4 017 07 | 2 | 36 | 442 | 422 | 85 |
| 1 | 4 017 08 | 3 | 54 | 592 | 422 | 91 |
| 1 | 4 017 09 | 4 | 72 | 742 | 422 | 91 |

**Cajas con puerta lisa**


| | | N.º de filas | N.º de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Profundo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 017 11 | 1 | 8 | 186 | 232 | 80 |
| 1 | 4 017 12 | 1 | 12 | 222 | 304 | 80 |
| 1 | 4 017 13 | 2 | 24 | 372 | 304 | 85 |
| 1 | 4 017 14 | 3 | 36 | 522 | 304 | 85 |
| 1 | 4 017 16 | 1 | 18 | 234 | 422 | 85 |
| 1 | 4 017 17 | 2 | 36 | 442 | 422 | 85 |
| 1 | 4 017 18 | 3 | 54 | 592 | 422 | 91 |
| 1 | 4 017 19 | 4 | 72 | 742 | 422 | 91 |

| | | Accesorios |
|---|---|---|
| 1 | 4 017 23 | Kit de unión. |
| 1 | 4 017 24 | Conjunto de fijación en tabiques prefabricados. |
| 1 | 4 017 22 | Tabique de separación horizontal. Para 2, 3 o 4 filas. |
| 1 | 4 017 25 | Placa cubrebornas ciega. Para 2, 3 o 4 filas. |
| 1 | 4 017 26 | Placa perforada. Para 2, 3 o 4 filas. |
| 1 | 4 017 27 | Barra 12 × 2 para montar bornas IP2X en cajas de 2, 3 y 4 filas. |
| 1 | 0 019 66 | Cerradura n.º 850 para puerta. |
| 20 | 0 016 60 | Obturador 5M blanco RAL 9003. |
| 10 | 0 016 62 | Obturador 13M blanco RAL 9003. |
| 10 | 0 016 64 | Obturador 18M blanco RAL 9003. |

# Practibox³

## dimensiones

### Dimensiones





| Referencias | Dimensiones (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| 4 017 01/11 | 286 | 208 | 20 | 100 |
| 4 017 02/12 | 359 | 246 | 20 | 100 |
| 4 017 03/13 | 359 | 396 | 20 | 105 |
| 4 017 04/14 | 359 | 546 | 20 | 105 |
| 4 017 06/16 | 493 | 288 | 20 | 105 |
| 4 017 07/17 | 493 | 496 | 20 | 105 |
| 4 017 08/18 | 493 | 650 | 20 | 111 |
| 4 017 09/19 | 493 | 800 | 20 | 111 |

### Número de bornas de tierra

| Referencia | Bornas de tierra | |
|---|---|---|
| | 1.5 - 16 mm² | 6 - 25 mm² |
| 4 017 01/11 | 8 | - |
| 4 017 02/12 | 12 | 1 |
| 4 017 03/13 | 16 | 1 |
| 4 017 04/14 | 21 | 1 |
| 4 017 06/16 | 12 | 1 |
| 4 017 07/17 | 16 | 1 |
| 4 017 08/18 | 21 | 1 |
| 4 017 09/19 | 33 | 2 |

### Dimensiones del corte cuando se instala en mampostería o tabique prefabricado




| Referencias | Dimensiones para tabique prefabricado (mm) | | Dimensiones para mampostería (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B |
| 4 017 01/11 | 233 | 187 | > 233 | > 187 |
| 4 017 02/12 | 305 | 223 | > 305 | > 223 |
| 4 017 03/13 | 305 | 373 | > 305 | > 373 |
| 4 017 04/14 | 305 | 523 | > 305 | > 523 |
| 4 017 06/16 | 437 | 249 | > 437 | > 249 |
| 4 017 07/17 | 437 | 454 | > 437 | > 454 |
| 4 017 08/18 | 437 | 607 | > 437 | > 607 |
| 4 017 09/19 | 437 | 757 | > 437 | > 757 |

### Número de obturadores

| Referencia | Obturadores | Referencia | Obturadores |
|---|---|---|---|
| 4 017 01/11 | - | 4 017 06[1]/16[1] | 1 |
| 4 017 02/12 | 1 | 4 017 07/17 | 2 |
| 4 017 03/13 | 1 | 4 017 08/18 | 2 |
| 4 017 04/14 | 2 | 4 017 09/19 | 2 |

1 : 4 modulos, inyectados en la placa cubrebornas.



Refs. en rojo: Nuevos productos

# XL³ 125

## cajas modulares de superficie de 18 a 72 módulos



4 016 69



4 016 68



4 016 67



4 016 66





4 018 44




4 018 56




4 018 45



4 018 51

IP 40 – IK 09 con puerta.
IP 30 – IK 08 sin puerta.
Clase II.
Resistencia al fuego 750 °C.
Conforme a las normas IEC 61439-3 e IEC 60670-24.

### Cajas de superficie de 18 módulos

Capacidad 18 módulos por fila.
Blanco RAL 9003.
Totalmente reversibles (chasis, caja y puerta).
Suministradas con:
– Chasis extraíble y pivotante (equipado con perfiles).
– Perfiles DIN 2 posiciones (para mecanismos modulares o un DPX³ 160 (In = 125 A). Los perfiles pueden desmontarse individualmente sin herramientas.
– Entradas de cables (superior e inferior) desmontables sin herramientas.
– Placas con cierre de ¼ de vuelta, desmontables individualmente.
– Bornas de tierra.
– Etiquetas adhesivas para identificar los circuitos.
Distancia entre perfiles 150 mm.
Pueden equiparse con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos no modulares (las cajas a partir de 2 filas).
Suministrados sin puerta.

| Emb. | Ref. | N.º de filas | N.º de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Profundo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 016 66 | 1 | 18 | 300 | 450 | 128 |
| 1 | 4 016 67 | 2 | 36 | 450 | 450 | 128 |
| 1 | 4 016 68 | 3 | 54 | 600 | 450 | 128 |
| 1 | 4 016 69 | 4 | 72 | 750 | 450 | 128 |

### Puertas IP 40 - IK 09

Para cajas XL3 125.
Totalmente reversibles.
Pueden equiparse con una cerradura n.º 850 (ref. 4 018 51).

**Llisa - Blanca RAL 9003**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 018 61 | Para caja de 1 fila. |
| 1 | 4 018 62 | Para caja de 2 filas. |
| 1 | 4 018 63 | Para caja de 3 filas. |
| 1 | 4 018 64 | Para caja de 4 filas. |

**Transparente**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 018 71 | Para caja de 1 fila. |
| 1 | 4 018 72 | Para caja de 2 filas. |
| 1 | 4 018 73 | Para caja de 3 filas. |
| 1 | 4 018 74 | Para caja de 4 filas. |

### Accesorios


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Cerradura** |
| 2 | 4 018 51 | Para montar sobre las puertas blancas y transparentes. Suministrada con llave n.º 850. |
| | | **Kit de enlace** |
| 2 | 4 018 45 | Permite la asociación horizontal o vertical de dos cajas XL³ 125. |
| | | **Patas de fijación** |
| 1 | 4 018 56 | Juego de 4 patas de fijación mural. |
| | | **Portaplanos** |
| 2 | 4 018 44 | Portaplanos autoadhesivos. |
| | | **Obturadores** |
| 20 | 0 016 60 | 5 módulos precortados a paso de ½ módulo. Blanco RAL 9003. |
| | | **Placa cubrebornas ciega** |
| 2 | 4 018 55 | Para cajas XL³ 125 de 2, 3 y 4 filas. Permite la integración de productos no modulares (auxiliares de mando y señalización). |
| | | **Placa perforada** |
| 2 | 4 018 53 | Permite reemplazar el perfil DIN para integrar productos no modulares. Para cajas XL³ 125 de 2, 3 y 4 filas. |
| | | **Accesorio de fijación para mecanismos Mosaic** |
| 5 | 4 018 50 | Permite fijar un mecanismo Mosaic de 2 módulos en el lateral de la caja XL³ 125. |

## Número de obturadores suministrados


| Ref. caja | Número de obturadores de 5 módulos |
|---|---|
| 4 016 66 | 1 |
| 4 016 67 | 2 |
| 4 016 68 | 3 |
| 4 016 69 | 3 |

## Dimensiones


Vista frontal





Vista lateral sin puerta




Vista lateral con puerta





Entreejes de fijación y distancia entre perfiles





| Ref. caja | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 4 016 66 | 300 | 250 |
| 4 016 67 | 450 | 365 |
| 4 016 68 | 600 | 515 |
| 4 016 69 | 750 | 665 |

## Chasis extraíble y pivotante


Chasis extraíble




Perfiles extraíbles



Chasis pivotante




## Entrada de cables desmontable



Entrada de cables precortadas para diferentes tamaños de canal

## Placa cubrebornas desmontable

Caja con perfil, pletina perforada, placa para aparatos modulares y placa ciega



# Plexo³


## cajas modulares de superficie IP65, celdas multifunción y accesorios



6 019 94



6 018 32



0 019 17 + 6 018 32 + 0 019 19



0 019 55



0 019 66

Autoextinguible: resistencia al hilo incandescente 650 °C.
Conforme a la norma EN 61439-3.
Cajas estancas - IP 65 - IK 09 - Clase II.
Caja y puerta totalmente reversibles.
Chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas.
Perfil de 2 posiciones para mecanismos modulares y cajas moldeadas DPX³.
Distancia entre perfiles 150 mm.
Pueden equiparse con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares.
Fijación directa de tomas de corriente Plexo en el lateral de la caja a partir de 2 filas.
Posibilidad de montar una cerradura con llave en la maneta.
Marco y placas cubrebornas precintables.
Caja gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A.
Suministrada sin bornas de conexión.

| Emb. | Ref. | Cajas de 2 a 8 módulos | N.º de filas | N.º de módulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 019 32 | | 1 | 2 (+1) |
| 6 | 6 019 94 | | 1 | 4 |
| 6 | 6 019 96 | | 1 | 6 |
| 6 | 6 019 98 | | 1 | 8 |
| | | **Cajas 12 módulos por fila** | | |
| 1 | 6 018 31 | | 1 | 1 × 12 |
| 1 | 6 018 32 | | 2 | 2 × 12 |
| 1 | 6 018 33 | | 3 | 3 × 12 |
| | | **Cajas 18 módulos por fila** | | |
| 1 | 6 018 35 | | 1 | 1 × 18 |
| 1 | 6 018 36 | | 2 | 2 × 18 |
| 1 | 6 018 37 | | 3 | 3 × 18 |
| 1 | 6 018 38 | | 4 | 4 × 18 |
| | | **Celdas multifunción** | | |
| | | Suministradas con bisagras para unir la tapa con la caja.<br>Se unen a las cajas de 12 y 18 módulos mediante el kit de unión ref. 0 019 67.<br>Reciben las tomas P17 de 16 A y 32 A, mecanismos. Plexo IP55 de empotrar, pulsatería y un perfil modular en el fondo de la celda. | | |
| | | **Verticales** | | |
| 1 | 0 019 17 | Para cajas de 2 filas. | | |
| 1 | 0 019 18 | Para cajas de 3 filas. | | |
| | | **Horizontales**<br>Montaje de tomas P17 y pulsatería sobre las placas de 220 × 125 mm ref. 0 577 12 y 0 577 13. | | |
| 1 | 0 019 19 | Para cajas de 12 módulos. | | |
| 1 | 0 019 20 | Para cajas de 18 módulos. | | |


| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| | | **Cerradura** |
| 1 | 0 019 66 | N.º 850. |
| | | **Kit de unión** |
| 1 | 0 019 67 | Juego de 2 piezas de unión.<br>Asegura el paso de cables entre 2 cajas o celdas multifunción en horizontal o vertical manteniendo el IP65. |
| | | **Kit de precintado** |
| 1 | 0 019 68 | Juego de 2 tornillos precintables para el marco y 8 soportes precintables para las placas cubrebornas. |
| | | **Patas de fijación** |
| 1 | 0 019 69 | Juego de 4 patas de fijación mural. |
| | | **Obturadores** |
| 20 | 0 019 61 | 5 módulos, precortado a pasos de 1/2 módulos. Gris oscuro R746A. |
| | | **Membranas perforables** |
| 1 | 0 019 55 | Lote compuesto de 2 membranas ISO ∅32 mm, 5 membranas ISO ∅25 mm y 10 membranas ISO ∅20 mm. |
| | | **Placas cubrebornas ciegas** |
| 2 | 0 019 64 | Para cajas de 12 módulos por fila. |
| 2 | 0 019 65 | Para cajas de 18 módulos por fila. |
| | | **Placas perforadas**<br>Permiten reemplazar el perfil DIN por una placa LINA 25 perforada para integrar productos no modulares. |
| 2 | 0 019 62 | Para cajas de 12 módulos por fila, altura 150 mm. |
| 2 | 4 018 53 | Para cajas de 18 módulos por fila, altura 150 mm. |
| | | **Bisagras** |
| 2 | 0 019 70 | Juego de 2 bisagras para unir el fondo de la caja con la tapa. |
| | | **Soporte** |
| 5 | 0 019 71 | Permite montar los mecanismos Plexo de empotrar en el lateral de las cajas de 2 o más filas. |

# Plexo³

**características técnicas**


## Dimensiones

### Cajas 2, 4, 6 y 8 módulos





| Ref. | Dimensiones (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| 6 019 32 | 109 | 93 | 174 | 94 | - |
| 6 019 94 | 115,6 | 128 | 200 | 120 | - |
| 6 019 96 | 115,6 | 164 | 200 | 120 | 70 |
| 6 019 98 | 115,6 | 200 | 200 | 120 | 106 |

### Cajas de 12 y 18 módulos





| Ref. | Dimensiones (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| 6 018 31 | 141 | 340 | 282 | 180 | 180 |
| 6 018 32 | 161 | 340 | 432 | 330 | 180 |
| 6 018 33 | 161 | 340 | 622 | 480 | 180 |
| 6 018 35 | 141 | 448 | 282 | 180 | 288 |
| 6 018 36 | 161 | 448 | 432 | 330 | 290 |
| 6 018 37 | 161 | 448 | 622 | 480 | 290 |
| 6 018 38 | 161 | 448 | 822 | 680 | 290 |

## Celdas multifunción verticales/horizontales




| Ref. | Dimensiones (mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 0 019 19 | 340 | 220 |
| 0 019 20 | 488 | 220 |




| Ref. | Dimensiones (mm) | | N.° puestos |
|---|---|---|---|
| | A | B | |
| 0 019 17 | 137 | 432 | 3 |
| 0 019 18 | 137 | 622 | 4 |

## N.° de entradas desfondables por cara

| Ref. | Superior/inferior | | | Derecha/izquierda | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø32 mm | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø32 mm |
| 6 019 32 | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 019 94 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| 6 019 96 | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
| 6 019 98 | 6 | 1 | - | 2 | - | - |
| 6 018 31 | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 6 018 32 | 13 | 2 | 2 | - | - | 3 |
| 6 018 33 | 13 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 6 018 35 | 12 | 2 | 3 | - | - | 2 |
| 6 018 36 | 13 | 4 | 3 | - | - | 3 |
| 6 018 37 | 13 | 4 | 3 | - | - | 4 |
| 6 018 38 | 13 | 4 | 3 | - | - | 5 |

NUEVA PLEXO³
CAJAS ESTANCAS IP65

# Estanqueidad y robustez reforzados



**IP 65: estanqueidad** y tratamiento UV garantizado para instalaciones en sitios húmedos y/o soleados



**Maneta enrasada** con la puerta para protegerla de golpes



**Doble punto** de cierre para garantizar la estanqueidad

# XL³ S 160

## Cajas de distribución metálicas «listas para usar» de 24 módulos por fila



3 372 04



3 372 24

Dimensiones pág. 218

Cajas suministradas con perfiles 3 montados (150 mm de separación) y tapas cubrebornas de altura completa.
Puertas y bornas: se piden por separado.
Admiten los automáticos DPX3 160 y DX3.
Permiten la creación de conjuntos con certificación IEC 61439-2 y -3.
IP 40 con puerta.
IP 30 sin puerta.
Entrada superior e inferior pretroqueladas para el paso de cables.
Admite la fijación de la canaleta Lina 25.

### Cajas 24 módulos para montaje en superficie

Tapas cubrebornas y estructura: RAL 9003

| Emb. | Ref. | Nº de filas | Nº de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 372 02 | 2 | 48 | 440 | 595 | 135 | 200 / 200 |
| 1 | 3 372 03 | 3 | 72 | 590 | 595 | 135 | 200 / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 04 | 4 | 96 | 740 | 595 | 135 | 200 / 150 / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 05 | 5 | 120 | 890 | 595 | 135 | 200 / 150 / 150 / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 06 | 6 | 144 | 1040 | 595 | 135 | 200 / 150 / 150 / 150 / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 07 | 7 | 168 | 1190 | 595 | 135 | 200 / 150 / 150 / 150 / **150** / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 08 | 8 | 192 | 1340 | 595 | 135 | 200 / 150 / 150 / 150 / **150** / **150** / 150 / 200 |

### Cajas 24 módulos para montaje de empotrar

Se suministran con soportes de montaje
Tapas cubrebornas: RAL 9003

| Emb. | Ref. | Nº de filas | Nº de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 372 22 | 2 | 48 | 512 | 667 | 138 | 200 / 200 |
| 1 | 3 372 23 | 3 | 72 | 662 | 667 | 138 | 200 / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 24 | 4 | 96 | 812 | 667 | 138 | 200 / 150 / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 25 | 5 | 120 | 962 | 667 | 138 | 200 / 150 / 150 / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 26 | 6 | 144 | 1112 | 667 | 138 | 200 / 150 / 150 / 150 / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 27 | 7 | 168 | 1262 | 667 | 138 | 200 / 150 / 150 / 150 / **150** / 150 / 200 |
| 1 | 3 372 28 | 8 | 192 | 1412 | 667 | 138 | 200 / 150 / 150 / 150 / **150** / **150** / 150 / 200 |

# XL³ S 160

## Cajas de distribución metálicas «listas para usar» de 36 módulos por fila



3 372 14








3 372 34

Dimensiones pág.218

Cajas suministradas con perfiles 3 montados (150 mm de separación) y tapas cubrebornas de altura completa.
Puertas y bornas: se piden por separado.
Admiten los automáticos DPX3 160 y DX3.
Permiten la creación de conjuntos con certificación IEC 61439-2 y -3.
IP 40 con puerta.
IP 30 sin puerta.
Entrada superior e inferior pretroqueladas para el paso de cables.
Admite la fijación de la canaleta Lina 25.






### Cajas 36 módulos para montaje en superficie

Tapas cubrebornas y estructura: RAL 9003

| Emb. | Ref. | Nº de filas | Nº de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 372 14 | 4 | 144 | 740 | 810 | 135 |  |
| 1 | 3 372 15 | 5 | 180 | 890 | 810 | 135 |  |
| 1 | 3 372 16 | 6 | 216 | 1040 | 810 | 135 |  |
| 1 | 3 372 17 | 7 | 252 | 1190 | 810 | 135 |  |
| 1 | 3 372 18 | 8 | 288 | 1340 | 810 | 135 |  |

### Cajas 36 módulos para montaje de empotrar

Se suministran con soportes de montaje
Tapas cubrebornas: RAL 9003

| Emb. | Ref. | Nº de filas | Nº de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 372 34 | 4 | 144 | 812 | 883 | 138 |  |
| 1 | 3 372 35 | 5 | 180 | 962 | 883 | 138 |  |
| 1 | 3 372 36 | 6 | 216 | 1112 | 883 | 138 |  |
| 1 | 3 372 37 | 7 | 252 | 1262 | 883 | 138 |  |
| 1 | 3 372 38 | 8 | 288 | 1412 | 883 | 138 |  |

# XL³ S 160

## Equipamientos y accesorios




3 372 54




3 372 64




3 372 74




3 372 84



0 203 99

| Emb. | Ref. | Puertas metálicas |
|---|---|---|
| | | Suministradas con maneta, ref. 3 397 10 |
| | | **Para cajas de 24 módulos por fila** |
| | | Para cajas (módulos) |
| 1 | 3 372 52 | 2 x 24 |
| 1 | 3 372 53 | 3 x 24 |
| 1 | 3 372 54 | 4 x 24 |
| 1 | 3 372 55 | 5 x 24 |
| 1 | 3 372 56 | 6 x 24 |
| 1 | 3 372 57 | 7 x 24 |
| 1 | 3 372 58 | 8 x 24 |
| | | **Para cajas de 36 módulos por fila** |
| 1 | 3 372 64 | 4 x 36 |
| 1 | 3 372 65 | 5 x 36 |
| 1 | 3 372 66 | 6 x 36 |
| 1 | 3 372 67 | 7 x 36 |
| 1 | 3 372 68 | 8 x 36 |

| Emb. | Ref. | Puertas transparentes |
|---|---|---|
| | | **Para cajas de 24 módulos por fila** |
| | | Para cajas (módulos) |
| 1 | 3 372 72 | 2 x 24 |
| 1 | 3 372 73 | 3 x 24 |
| 1 | 3 372 74 | 4 x 24 |
| 1 | 3 372 75 | 5 x 24 |
| 1 | 3 372 76 | 6 x 24 |
| 1 | 3 372 77 | 7 x 24 |
| 1 | 3 372 78 | 8 x 24 |
| | | **Para cajas de 36 módulos por fila** |
| 1 | 3 372 84 | 4 x 36 |
| 1 | 3 372 85 | 5 x 36 |
| 1 | 3 372 86 | 6 x 36 |
| 1 | 3 372 87 | 7 x 36 |
| 1 | 3 372 88 | 8 x 36 |

| | | Maneta de repuesto para puertas |
|---|---|---|
| 1 | 3 397 10 | Maneta para puerta XL³ S 160 |
| 1 | 3 397 15 | Maneta con cerradura nº 405<br>Se suministra con 1 juego de 2 llaves |

| | | Accesorios |
|---|---|---|
| | | **Kit de unión** |
| 1 | 3 374 04 | Para unir dos cajas XL³ S 160 verticalmente entre sí |
| | | **Patas de fijación** |
| 1 | 3 374 00 | Juego de 4 patas |
| | | **Kit de fijación en tabiques prefabricados** |
| 1 | 3 374 06 | Kit de montaje de cajas XL³ S 160 con montaje de empotrar en tabiques prefabricados |
| | | **Soportes de fijación para canaleta** |
| 1 | 3 374 05 | Juego de 2 soportes |

| | | Placa de montaje y tapa cubrebornas para DPX3 160 |
|---|---|---|
| 1 | 3 374 10 | Para cajas XL³ S 160 de 24 módulos por fila |
| 1 | 3 374 11 | Para cajas XL³ S 160 de 36 módulos por fila |

| Emb. | Ref. | Portaplanos autoadhesivo |
|---|---|---|
| | | **Abierto - RAL 7035** |

| Tamaño exterior | | Tamaño interior | | |
|---|---|---|---|---|
| Alto (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) |
| 235 | 340 | 200 | 310 | 18 |
| 165 | 260 | 130 | 230 | 18 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Cerrado - RAL 7035** |
| 1 | 0 365 82 | Rígido, plástico, IP 50<br>Tamaño interior: 324 x 120 x 18 mm |
| | | **Transparente** |
| 10 | 0 097 99 | Plástico flexible A4 - 305 x 220 mm |

| | | Elevador de perfil |
|---|---|---|
| 1 | 3 382 40 | Permite la instalación en una misma fila de elementos modulares y de DPX³ 160/250 |


| | | Obturadores RAL blanco 9003 |
|---|---|---|
| 20 | 0 016 60 | 5 módulos. Separables por módulo o medio módulo |
| 20 | 3 397 54 | 24 módulos, banda lisa recortable |

| | | Portaetiquetas adhesivo |
|---|---|---|
| | | Suministrado con una tira de etiquetas para señalización de filas sobre la tapa cubrebornas |
| 10 | 3 397 55 | 24 módulos |
| 10 | 3 397 56 | 36 módulos |

| | | Conexión de los conductores de protección |
|---|---|---|
| | | **Barra de tierra** |
| | | Para conductores de protección. Se fija sobre los montantes funcionales suministrados |
| 1 | 0 373 00 | Para cajas de 24 módulos de ancho |
| 1 | 3 397 57 | Para cajas de 36 módulos de ancho |
| | | **Conductores de conexión equipotencial** |
| 1 | 3 397 53 | Longitud de 350 mm, sección de 6 mm² |

| | | Kit instalación DPX³ 160 |
|---|---|---|
| 1 | 3 374 07 | Para posicionar el perfil DIN a la altura correcta para instalar el caja moldeada DPX³ 160.<br>Para envolventes XL³ S 160 con 24 o 36 módulos por fila. |

## Dimensiones de las cajas de montaje en superficie





### Cajas de 24 módulos

| Ref. | H (mm) | L (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 372 02 | 440 | 595 | 135 |
| 3 372 03 | 590 | 595 | 135 |
| 3 372 04 | 740 | 595 | 135 |
| 3 372 05 | 890 | 595 | 135 |
| 3 372 06 | 1040 | 595 | 135 |
| 3 372 07 | 1190 | 595 | 135 |
| 3 372 08 | 1340 | 595 | 135 |

### Cajas de 36 módulos

| Ref. | H (mm) | L (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 372 14 | 740 | 810 | 135 |
| 3 372 15 | 890 | 810 | 135 |
| 3 372 16 | 1040 | 810 | 135 |
| 3 372 17 | 1190 | 810 | 135 |
| 3 372 18 | 1340 | 810 | 135 |

## Dimensiones de las cajas de empotrar




### Cajas de 24 módulos

| Ref. | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 372 22 | 512 | 440 | 667 |
| 3 372 23 | 662 | 590 | 667 |
| 3 372 24 | 812 | 740 | 667 |
| 3 372 25 | 962 | 890 | 667 |
| 3 372 26 | 1112 | 1040 | 667 |
| 3 372 27 | 1262 | 1190 | 667 |
| 3 372 28 | 1412 | 1340 | 667 |

### Cajas de 36 módulos

| Ref. | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 372 34 | 812 | 740 | 883 |
| 3 372 35 | 962 | 890 | 883 |
| 3 372 36 | 1112 | 1040 | 883 |
| 3 372 37 | 1262 | 1190 | 883 |
| 3 372 38 | 1412 | 1340 | 883 |

# XL³ 160 de superficie

## cajas de distribución metálicas



0 200 06



0 200 03

Dimensiones pág. 222

Pack: caja + chasis extraíble + perfiles de fijación + juego de bornas + tapas cubrebornas + brazaletes de circulación vertical.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2 750°/5 s.
Chasis extraíble con raíles montados.
Capacidad: 24 módulos por fila.
RAL 7035.
Puertas: se piden por separado.
Suministrados con borna 36 taladros 1,5 a 10 mm² y 2 taladros 35 mm².
Puede recibir los Vistop 160 y DPX³ 160.

### Cajas metálicas

IP 43 - IK 08 con junta y puerta.
IP 40 - IK 08 con puerta.
IP 30 - IK 07 sin puerta.
Paneles superior e inferior desmontables y recortables. Pueden incorporar las placas de entrada de cable sin herramienta.

| Emb. | Ref. | N.º de filas | N.º de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 200 02 | 2 | 48 | 450 | 575 | 147 |
| 1 | 0 200 03 | 3 | 72 | 600 | 575 | 147 |
| 1 | 0 200 04 | 4 | 96 | 750 | 575 | 147 |
| 1 | 0 200 05 | 5 | 120 | 900 | 575 | 147 |
| 1 | 0 200 06 | 6 | 144 | 1050 | 575 | 147 |

### Placas de entrada de cables

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 200 20 | Placa recortable suplementaria. |

### Fijación de cables

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 200 35 | Permite la sujeción de los cables en la entrada de la caja. Para caja XL³ 160 metal. |

### Kits de fijación mural

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 201 00 | Juego de 4 patas metal. |

Repartición (ver pág. 266).

# XL³ 160 de superficie

## cajas de distribución aislantes



0 200 54

Dimensiones pág. 222

Pack: caja + chasis extraíble + perfiles de fijación + juego de bornas + tapas cubrebornas + brazaletes de circulación vertical.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2 750°/5 s.
Chasis extraíble con raíles montados.
Capacidad: 24 módulos por fila.
RAL 7035.
Puertas: se piden por separado.
Suministrados con borna 36 taladros 1,5 a 10 mm² y 2 taladros 35 mm².
Puede recibir los Vistop 160 y DPX³ 160.

### Cajas Clase II

IP 43 - IK 07 con junta y puerta.
IP 40 - IK 07 con puerta.
IP 30 - IK 04 sin puerta.
Puede recibir los DPX 125.

| Emb. | Ref. | N.º de filas | N.º de módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 200 52 | 2 | 48 | 450 | 575 | 147 |
| 1 | 0 200 53 | 3 | 72 | 600 | 575 | 147 |
| 1 | 0 200 54 | 4 | 96 | 750 | 575 | 147 |
| 1 | 0 200 55 | 5 | 120 | 900 | 575 | 147 |
| 1 | 0 200 56 | 6 | 144 | 1050 | 575 | 147 |

# XL³ 160

## puertas



0 202 73

0 202 83



0 202 55

0 202 65

| Emb. | Ref. | Puertas |
|---|---|---|
| | | Suministradas con maneta.<br>Bombines intercambiables a pedir por separado. |

**Puertas equipables**

| Emb. | Ref. Metal | Ref. Transparente | Altura (mm) | Distancia caja/puerta Metal | Distancia caja/puerta Transparente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 202 52 | 0 202 62 | 450 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 53 | 0 202 63 | 600 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 54 | 0 202 64 | 750 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 55 | 0 202 65 | 900 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 56 | 0 202 66 | 1050 | 57 | 53 |

**Puertas planas**[1]

| Emb. | Ref. Metal | Ref. Transparente | Para caja altura (mm) Superficie | Para caja altura (mm) Empotrar | Distancia caja/puerta (mm) Metal | Distancia caja/puerta (mm) Transparente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 202 72 | 0 202 82 | 450 | | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 73 | 0 202 83 | 600 | 695 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 74 | 0 202 84 | 750 | 845 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 75 | 0 202 85 | 900 | 995 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 76 | 0 202 86 | 1050 | 1145 | 38 | 34 |

**Bombines con llave**
Suministrado con 1 juego de 2 llaves.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 202 91 | Tipo 405. |
| 1 | 0 202 92 | Tipo 455. |
| 1 | 0 202 93 | Tipo 1242 E. |
| 1 | 0 202 94 | Tipo 2433 A. |

**Junta para IP 43**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 201 30 | Suministrado listo para su instalación. |

**Portaplanos autoadhesivo**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 097 99 | Portaplanos de plástico flexible A4. |
| 1 | 0 365 82 | Portaplanos de plástico rígido cerrada IP 50 cerrado 324 × 120 × 18. |

# XL³ 160

## equipamiento, circulación de los cables, conexión del conductor de protección



0 203 99



0 373 00



0 200 93

| Emb. | Ref. | Equipamientos |
|---|---|---|
| | | **Elevador de perfil**<br>Permite el montaje de aparatos modulares y de DPX³ ⌞⌟. |
| 1 | 4 052 26 | Para 20 módulos. |
| | | **Obturadores RAL 7035**<br>Para placas cubrebornas metal o aislante. |
| 20 | 0 200 51 | Banda lisa recortable, 24 módulos. |
| 10 | 0 016 65 | 18 módulos separable por módulo o 1/2 módulo. |
| | | **Portaetiquetas adhesivo**<br>Suministrado con una tira de etiquetas para señalización sobre tapa cubrebornas. |
| 10 | 0 203 99 | 24 módulos. |

| Emb. | Ref. | Circulación del cableado |
|---|---|---|
| | | **Brazaletes guías de cableado** |
| 10 | 0 200 94 | Permite una circulación horizontal del cableado. Se fija sobre perfil 2 ref. 0 202 01. Recibe las barras taladradas ref. 0 373 00 y las barras de cobre con estribo 12 × 4 ref. 0 373 02. |
| 1 | 0 200 93 | Permite una circulación vertical del cableado. Se fija sobre los montantes funcionales de los armarios XL3 400. |
| | | **Soporte de fijación de canal LINA 25** |
| 10 | 0 200 70 | Juego de 2.<br>Permite la fijación vertical de la canal LINA 25.<br>Fijación directa sobre el chasis de la caja. |
| | | **Suplemento de acabado** |
| 1 | 0 201 60 | Asegura la unión DLP/caja y permite un mayor volumen de maniobra para entrada de cables. |

| Emb. | Ref. | Conexión de los conductores de protección |
|---|---|---|
| | | **Barra de tierra** |
| 1 | 0 373 00 | Se fija directamente sobre los soportes integrados en la caja. |
| | | **Soporte juego de bornas IP 2X** |
| 10 | 0 048 19 | Recibe el perfil plano 12 × 2 ref. 0 048 19.<br>Perfil plano 12 × 2, largo 1 metro. |

1. No adaptadas al Vistop empuñadura frontal.

# XL³ 160 de empotrar

## cajas de distribución de empotrar



0 200 13 + puerta 0 202 83

IP 40 – IK 08 con puerta.
IP 30 – IK 04 sin puerta.
Pack: Caja + chasis extraíble + perfiles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5 s.
Para instalación en locales de pública concurrencia.
Chasis extraíble con raíles montados.
Profundidad de empotrar: 100 mm mínimo.
Capacidad: 24 módulos por fila.
RAL 7035.
Puertas: se piden por separado (ver pág. 215).
Suministrada con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm² y 2 taladros 35 mm².
Puede recibir los Vistop 160 y DPX³ 160.

### Cajas de empotrar

| Emb. | Ref. | N.° filas | N.° módulos | Fachada (mm) Alto | Fachada (mm) Ancho | Caja (mm) Alto | Caja (mm) Ancho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 200 13 | 3 | 72 | 695 | 670 | 640 | 617 |
| 1 | 0 200 14 | 4 | 96 | 845 | 670 | 790 | 617 |
| 1 | 0 200 15 | 5 | 120 | 995 | 670 | 940 | 617 |
| 1 | 0 200 16 | 6 | 144 | 1145 | 670 | 1.090 | 617 |

### Accesorios de fijación


| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 200 10 | Acceso para montaje de caja de empotrar sobre tabique prefabricado. |

Repartición (ver pág. 266).


# XL³ 160

## dimensiones

### Principio de colocación




Chasis extraíble





### Dimensiones

**Sin puerta**





| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 200 13 | 640 | 695 |
| 0 200 14 | 790 | 845 |
| 0 200 15 | 940 | 995 |
| 0 200 16 | 1090 | 1145 |


## Principio de colocación de las cajas metálicas y aislantes




Paneles removibles individualmente




Chasis extraíble




## Dimensiones de las cajas metálicas y aislantes








| Cajas metal Ref. | Altura (mm) |
|---|---|
| **0 200 02** | 450 |
| **0 200 03** | 600 |
| **0 200 04** | 750 |
| **0 200 05** | 900 |
| **0 200 06** | 1050 |

**Con puerta plana**




**Con puerta perfilada**



# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

Encuentra todos los datos técnicos de productos en **www.legrand.es**

1. Clic en
DOCUMENTACIÓN







**Localiza la familia** y descarga...

- Cuadernos de taller
- Guías técnicas

También por
referencia en el
E-CATALOGO




**Busca por referencia** y obtén...


- Descripción, imagen y precio
- Características técnicas
- Catálogo de producto
- Certificaciones
- Documentación técnica
- Vídeos de producto

... y más!


**E-catalogo de Legrand**

También disponible
desde tu movil.

# Cajas y armarios equipables



■ **Metálicos IP 43**
– Admiten aparatos hasta 400 A
– Estructura componible



■ **Metálicos IP 55**
– Admiten aparatos hasta 250 A
– Cajas monobloc
– Chasis extraíble

■ **Repartición estándar**
– Bornas, soportes embarrados, repartidores, peines...
(ver págs. 268-283)

## Repartición optimizada HX³/VX³

■ Repartidores de fila, embarrados de aluminio y kits de conexión
(ver págs. 282-294)



## XL³ 400
**selección de los equipamientos**

| Aparato | Fijación | Posición | |
|---|---|---|---|
| **MONTAJE SOBRE PERFIL MODULAR** | | | |
| **DX / DX³ < 63 A** | Caja o armario | Vertical | |
| | Celda lateral | Vertical | |
| **DX / DX³ > 63 A** | Caja o armario | Vertical | |
| | Celda lateral | Vertical | |
| **Vistop 63 a 160 A** | Caja o armario | Vertical | |
| **MONTAJE SOBRE PLACA** | | | |
| **DPX³ 160** (combinación posible con DPX³ 250) | Caja o armario | Vertical | |
| | | Horizontal | |
| | Celda lateral | Vertical | |
| **DPX³ 250** (combinación posible con DPX³ 160) | Caja o armario | Vertical | |
| | | Horizontal | |
| | Celda lateral | Vertical | |
| **DPX-IS 250** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX³ 630** | Caja o armario | Vertical | |
| | Celda lateral | Vertical | |
| **DPX-IS 630** | Caja o armario | Vertical | |

1. Si fuera necesario, utilice solo las puertas equipables.
2. Si se monta en la parte superior o inferior de un armario, utilice una placa de altura 200 mm ref. 202 15.
3. Si se montan cubrebornes, utilice una placa de altura 400 mm ref. 203 11.
4. Si se montan cubrebornes, utilice una placa de altura 400 mm ref. 203 17.

| | Configuración | Dispositivo de fijación | + | Placa de montaje | Tapa cubrebornas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Altura (mm) | Metal |
| | | | | | | |
| | | 0 202 01 | | - | 150 | 0 203 00 |
| | | 0 202 03 | | - | 150 | 0 203 03 |
| | | 0 202 01 | | - | 200 | 0 203 01 |
| | | 0 202 03 | | - | 200 | 0 203 04 |
| | | 0 202 01 | | - | 200 | 0 203 01 |
| | | | | | | |
| | Con o sin dif. y sin mando motorizado lateral | - | | 0 202 11 + 4 210 71 | 300 | 0 203 10 |
| | Con o sin dif. y con mando motorizado lateral | - | | 0 202 11 + 4 210 68 | 300 | 0 203 10 |
| | Mando rotativo directo[1] | | | 0 202 09 | 300 | 0 203 09 |
| | Inversor de fuentes manual[2] | - | | 0 202 11 + 4 210 58 | 300 | 0 203 10 |
| | Con o sin dif. | - | | 0 202 13 | 150 | 0 203 13 |
| | Con o sin dif. | - | | 0 202 17 | 300 | 0 203 18 |
| | Con o sin dif. y sin mando motorizado lateral | - | | 0 202 11 + 4 210 72 | 300 | 0 203 10 |
| | Con o sin dif. y con mando motorizado lateral | - | | 0 202 11 + 4 210 69 | 300 | 0 203 10 |
| | Mando rotativo directo[1] | | | 0 202 09 | 300 | 0 203 09 |
| | Inversor de fuentes manual[2] | - | | 0 202 11 + 4 210 58 | 300 | 0 203 10 |
| | Con o sin dif. | - | | 0 202 15 | 200 | 0 203 17 |
| | Con o sin dif. | - | | 0 202 17 | 300 | 0 203 18 |
| | Aparato solo centrado | - | | 0 202 05 | 300 | 0 203 10 |
| | 1 ap. no dif. | - | | 0 202 20 | 400 | 0 203 20 |
| | Aparato solo centrado aguas abajo | - | | 0 202 21 | 400 | 0 203 21 |
| | 1 ap. con dif. | - | | 0 202 22 | 600 | 0 203 22 |
| | Con dif. aguas abajo centrado | - | | 0 202 23 | 600 | 0 203 23 |
| | Aparato solo | - | | 0 202 28 | 400 | 0 203 28 |
| | Con dif. aguas abajo | - | | 0 202 29 | 800 | 0 203 29 |
| | Aparato solo | - | | 0 202 07 | 400 | 0 203 07 |

# XL³ 400

## cajas, armarios y celdas laterales metálicos


0 201 19


0 201 39


0 201 07


0 201 27


0 201 05


0 201 25

Dimensiones pág. 233

IP 43 – IK 08 con kit de estanqueidad y puerta.
IP 40 – IK 08 con puerta.
IP 30 – IK 07 sin puerta.
Envolvente metálica.
Admiten interruptores DPX 630 hasta 400 A.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2750°/5 s.
Capacidad 24 módulos por fila.
Suministrados con montantes funcionales fijados en el fondo del armario, placa de entrada de cables recortable y accesorios de enlace (horizontal y vertical).
Suministrados sin puerta.

### Cajas

| Emb. | Ref. | Altura | Altura útil | Ancho | | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | exterior | útil | |
| 1 | 0 201 03 | 600 | 550 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 04 | 750 | 700 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 05 | 900 | 850 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 06 | 1.050 | 1.000 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 07 | 1.200 | 1.150 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 08 | 1.500 | 1.450 | 575 | 515 | 175 |

### Celdas laterales para cajas

| Ref. | Altura | Altura útil | Ancho | | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | exterior | útil | |
| 0 201 23 | 600 | 550 | 310 | 250 | 175 |
| 0 201 24 | 750 | 700 | 310 | 250 | 175 |
| 0 201 25 | 900 | 850 | 310 | 250 | 175 |
| 0 201 26 | 1.050 | 1.000 | 310 | 250 | 175 |
| 0 201 27 | 1.200 | 1.150 | 310 | 250 | 175 |
| 0 201 28 | 1.500 | 1.450 | 310 | 250 | 175 |

### Armarios

Suministrados con zócalo 100 mm de altura

| Emb. | Ref. | Altura | Altura útil | Ancho | | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | exterior | útil | |
| 1 | 0 201 18 | 1.600 | 1.450 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 19 | 1.900 | 1.750 | 575 | 515 | 175 |

### Celdas laterales para armarios

Suministrados con zócalo 100 mm de altura

| Ref. | Altura | Altura útil | Ancho | | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | exterior | útil | |
| 0 201 38 | 1.600 | 1.450 | 310 | 250 | 175 |
| 0 201 39 | 1.500 | 1.750 | 310 | 250 | 175 |

Equipamientos de distribución y placas cubrebornas (ver págs. 229-230).

Accesorios de cableado (ver pág. 232).

Repartición (ver págs. 266 en adelante).

Otros accesorios (ver pág. 231).

# XL³ 400
## cajas de distribución IP 55 y accesorios



0 201 82



0 201 85

IP 55 - IK 08.
Envolvente metálica monobloc.
Suministrado con puerta metálica reversible y maneta (bombines intercambiables no incluidos) (ver pág. 220).
Capacidad 24 módulos por fila.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2 750°/5 s.
RAL 7035.
Chasis extraíble para cableado al exterior del armario.
Admite aparatos hasta 250 A.

### Cajas IP 55

| Emb. | Ref. | Altura | Altura útil | Ancho exterior | Ancho útil | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 201 82 | 495 | 400 | 615 | 515 | 205 |
| 1 | 0 201 83 | 695 | 600 | 615 | 515 | 205 |
| 1 | 0 201 84 | 895 | 800 | 615 | 515 | 205 |
| 1 | 0 201 85 | 1.095 | 1.000 | 615 | 515 | 205 |

### Accesorios

| | | |
|---|---|---|
| | | **Placas de entrada de cable Cabstop™** |
| 1 | 0 364 97 | Placa 28 entradas 5 a 14.<br>2 entradas 14 a 24.<br>2 reservas 100 mm. |
| | | **Fijación de cables** |
| 1 | 0 201 35 | Para cajas IP 55. |
| | | **Placa de compartimentación horizontal** |
| 1 | 0 201 90 | Para cajas IP 55. |


Equipamientos de distribución y placas cubrebornas (ver págs. 229-230).

Accesorios de cableado (ver pág. 232).


Repartición (ver págs. 266 en adelante).

XL³ 400
cajas de distribución IP 55 y accesorios

### Principio de montaje




### Dimensiones




| Ref. | H (mm) |
|---|---|
| 0 201 82 | 515 |
| 0 201 83 | 715 |
| 0 201 84 | 915 |
| 0 201 85 | 1115 |

Con puerta



# XL³ 400

## puertas y accesorios


0 202 55


0 202 65


0 202 73


0 202 83


0 202 59


0 202 69


0 201 50


0 201 95

### Puertas

Suministradas con maneta.
Bombines intercambiables a pedir por separado.

#### Puertas equipables

| Emb. | Ref. Metal | Ref. Transparente | Altura (mm) | Distancia caja/puerta Metal | Distancia caja/puerta Transparente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 202 53 | 0 202 63 | 600 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 54 | 0 202 64 | 750 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 55 | 0 202 65 | 900 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 56 | 0 202 66 | 1.050 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 57 | 0 202 67 | 1.200 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 58 | 0 202 68 | 1.500/1.600 | 57 | 53 |
| 1 | 0 202 59 | 0 202 69 | 1.900 | 57 | 53 |

#### Puertas planas

| Emb. | Ref. Metal | Ref. Transparente | Altura (mm) | Distancia caja/puerta Metal | Distancia caja/puerta Transparente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 202 73 | 0 202 83 | 600 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 74 | 0 202 84 | 750 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 75 | 0 202 85 | 900 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 76 | 0 202 86 | 1.050 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 77 | 0 202 87 | 1.200 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 78 | 0 202 88 | 1.500/1.600 | 38 | 34 |
| 1 | 0 202 79 | 0 202 89 | 1.900 | 38 | 34 |

#### Puertas planas para celda lateral

| Emb. | Ref. Metal | Altura (mm) | Distancia caja/puerta |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 201 63 | 600 | 38 |
| 1 | 0 201 64 | 750 | 38 |
| 1 | 0 201 65 | 900 | 38 |
| 1 | 0 201 66 | 1.050 | 38 |
| 1 | 0 201 67 | 1.200 | 38 |
| 1 | 0 201 68 | 1.500/1.600 | 38 |
| 1 | 0 201 69 | 1.900 | 38 |

### Accesorios para puertas

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Maneta de repuesto** |
| 1 | 0 202 99 | Para puertas h ≥1600 mm. |
| | | **Bombines con llave** |
| | | Suministrado con 1 juego de 2 llaves. |
| 1 | 0 202 91 | Tipo 405. |
| 1 | 0 202 92 | Tipo 455. |
| 1 | 0 202 93 | Tipo 1242 E. |
| 1 | 0 202 94 | Tipo 2433 A. |
| 1 | 0 202 96 | Doble barra. |
| | | **Portaplanos autoadhesivo** |
| 10 | 0 097 99 | Portaplanos de plástico flexible A4. |
| 1 | 0 365 82 | Portaplanos de plástico rígido IP 50 cerrado 324 × 120 × 18. |

### Accesorios

| | | |
|---|---|---|
| | | **Junta de estanqueidad IP 43** |
| 1 | 0 201 30 | Para cajas, armarios y celdas laterales. |
| | | **Fijación de cables** |
| | | Permite la sujeción de los cables en la entrada del armario. |
| 1 | 0 201 35 | Para cajas y armarios. |
| 1 | 0 201 37 | Para celdas lateral. |
| | | **Zócalos** |
| | | Altura 100 mm. |
| 1 | 0 201 10 | Para cajas y armarios. |
| 1 | 0 201 12 | Para celdas lateral. |
| | | **Soporte universal para celda lateral integrada** |
| | | Permite el montaje de juegos de bornas, bornas de tierra… |
| 1 | 0 201 96 | Juego de soporte metálico para celda integrada. |
| | | **Placa de compartimentación horizontal** |
| 1 | 0 201 90 | Para cajas y armarios XL³ 400. |
| | | **Placas de entrada de cables** |
| 1 | 0 201 20 | Placa recortable suplementaria para XL³ 400. |
| | | **Patas de fijación mural** |
| 1 | 0 201 00 | Juego de 4 patas de metal para armarios XL³ 400 metálico. |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# XL³ 400

## equipamientos para montaje modular, Vistop hasta 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 y DPX-IS 250 sobre perfil ⌙



0 202 01



0 202 06



0 203 00



0 203 01

| Emb. | Ref. | Perfiles ⌙ |
|---|---|---|
| | | Conjunto formado por un perfil ⌙ y por 2 escuadras de fijación.<br>Admiten los brazaletes de cableado ref. 0 200 94. |
| | | **Perfil ⌙ 1 posición**<br>Para aparatos modulares y Vistop hasta 160 A. |
| 1 | 0 202 01 | Se fijan en los montantes funcionales solo en XL³ 400. |
| | | **Perfil de aluminio ⌙ 2 posiciones**<br>Para DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 con pletinas dedicadas.<br>Admite los repartidores de fila HX³ 125 A. |
| 1 | 0 202 06 | Se fija en los montantes funcionales solo en XL³ 400. |
| | | **Adaptadores para montaje de los DPX³ sobre perfil ⌙**<br>Permiten el montaje de los DPX³ sobre el perfil de aluminio ⌙ ref. 0 202 06 y sobre placa ref. 0 202 11. |
| 1 | 4 210 71 | Para DPX³ 160 sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 73 | Para DPX³ 160 diferencial sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 68 | Para todos los DPX³ 160 con mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 72 | Para DPX³ 250 sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 74 | Para DPX³ 250 diferenciales sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 69 | Para todos los DPX³ 250 con mando motorizado lateral. |
| | | **Adaptadores de montaje de los DPX-IS 250 sobre perfil ⌙**<br>Permite el montaje de los aparatos sobre el perfil de aluminio ⌙ ref. 0 202 06 y sobre pletina ref. 0 202 11. |
| 1 | 0 262 39 | Para DPX-IS 250. |
| | | **Elevador de raíl**<br>Permite el montaje de aparatos modulares y de DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 sobre el perfil ref. 0 202 06 o sobre la placa ref. 0 202 11. |
| 1 | 4 052 26 | Para 20 módulos. |

| | | Tapas cubrebornas |
|---|---|---|
| | | 1/4 de vuelta prensibles y precintables. |
| | Metal | **Para aparatos modulares** |
| 1 | 0 203 00 | Altura 150 mm. |
| | | **Para Vistop hasta 160 A** |
| 1 | 0 203 01 | Altura 200 mm. |
| | | **Para DPX³ o DPX-IS 250, y Vistop hasta 160 A** |
| 1 | 0 203 10 | Altura 300 mm. |

# XL³ 400

## equipamientos para montaje DPX³ 160, DPX³ 250 y DPX-IS 250 sobre pletina



0 202 11



0 202 13



0 203 10



0 203 13

| Emb. | Ref. | Placas para aparatos versión fija conexión anterior |
|---|---|---|
| | | Se fijan en los montantes funcionales. |
| | | **Montaje vertical** |
| 1 | 0 202 05 | Para DPX-IS 250. |
| 1 | 0 202 11 | Pletina equipada con un perfil ⌙ para el montaje de los DPX³ o DPX-IS 250[1] con un adaptador de fijación ref. 4 210 68/69/71/72 y 0 262 39 o con la placa para inversor de redes manual ref. 4 210 58. Permite la instalación de aparatos diferentes y el montaje de los aparatos modulares con el elevador ref. 4 052 26. |
| 1 | 0 202 09 | Placa para el montaje de los DPX³ con mando rotativo directo con adaptador 4 210 68/69. |
| | | **Montaje horizontal** |
| 1 | 0 202 13 | Para 1 DPX³ 160 magnetotérmico. |
| 1 | 0 202 15 | Para 1 DPX³ 250. |

| | | Tapas cubrebornas |
|---|---|---|
| | | 1/4 de vuelta prensibles y precintables. |
| | Metal | **Para DPX³ y DPX-IS 250 en posición vertical** |
| 1 | 0 203 10 | Altura 300 mm. |
| 1 | 0 203 11 | Altura 400 mm para DPX³ 250 con cubrebornes. |
| 1 | 0 203 09 | Altura 300 mm para DPX³ 160/250 con mando rotativo directo. |
| | | **Para DPX³ 160 en posición horizontal** |
| 1 | 0 203 13 | Altura 150 mm. |
| | | **Para DPX³ 250 en posición horizontal** |
| 1 | 0 203 17 | Altura 200 mm. |

1. Si se monta en la parte superior del armario, es obligatorio el uso de una tapa cubreborna de 300 mm.

# XL³ 400


## equipamientos para montaje DPX³ 630 sobre placa



0 202 20



0 202 24



0 203 20



0 203 24

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Placas para aparatos versión fija conexión anterior** |
| | | Posibilidad de instalar un perfil ⌙ como complemento. Se fijan en los montantes funcionales. |
| | | **Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 202 07[1] | Para 1 DPX-IS 630. |
| 1 | 0 202 20[1] | Para 1 DPX³ 630 o 1 DPX 630 con 1 repartidor ref. 0 374 00. |
| 1 | 0 202 21[1] | Para DPX³ 630 en posición centrada. |
| 1 | 0 202 23[1] | Para 1 DPX³ 630 con diferencial en posición centrada. |
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 202 25[1] | Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Tapas cubrebornas para aparatos en posición vertical** |
| | | 1/4 de vuelta prensibles y precintables. |
| | Metal | **Para DPX-IS 630** |
| 1 | 0 203 07[1] | Altura 300 mm. |
| | | **Para 1 DPX³ 630 centrado** |
| 1 | 0 203 21[1] | Altura 400 mm. |
| | | **Para 1 DPX³ 630 centrado con diferencial** |
| 1 | 0 203 23[1] | Altura 600 mm. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Tapas cubrebornas para aparatos en posición horizontal** |
| | | 1/4 de vuelta prensibles y precintables. |
| | Metal | |
| 1 | 0 203 25[1] | Altura 300 mm para 1 DPX³ 630. |

1. DPX³ 630 limitado a 400 A.

# XL³ 400

## equipamientos para montaje de los aparatos en celda lateral



0 202 03



0 203 03



0 202 17




0 203 18

Fijación sobre perfil con tapas cubrebornas para aparatos modulares y Vistop hasta 160 A.
Fijación sobre placas con tapas cubrebornas para DPX³ y DPX.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Perfil ⌙ para aparatos modulares y Vistop hasta 160 A** |
| 1 | 0 202 03 | Conjunto formado por un perfil ⌙ y por 2 escuadras de fijación. Se fija sobre los montantes funcionales. Capacidad 9 módulos. |


| | | |
|---|---|---|
| | | **Tapas cubrebornas 1/4 de vuelta** |
| | | Prensibles y precintables para aparatos sobre perfil ⌙. |
| | | **Para aparatos modulares** |
| 1 | 0 203 03 | Metal. |
| | | **Para aparatos modulares y Vistop hasta 160 A** |
| 1 | 0 203 04 | Metal. |




| | | |
|---|---|---|
| | | **Placas para aparatos versión fija conexión anterior** |
| | | Aparato en posición vertical. Se fijan sobre los montantes funcionales. |
| 1 | 0 202 17 | Para DPX³ 160 y DPX³ 250. |
| 1 | 0 202 28[1] | Para DPX³ 630. |
| 1 | 0 202 29[1] | Para DPX³ 630, con bloque diferencial inferior. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Tapas cubrebornas para aparatos sobre placa** |
| | | 1/4 de vuelta prensibles y precintables. |
| | | **DPX³ 160/250 y DPX-IS 250** |
| 1 | 0 203 18 | Altura 300 mm. |
| 1 | 0 203 27 | Altura 400 mm para DPX³ 250 con cubrebornes. |
| | | **Para DPX³ 630** |
| 1 | 0 203 28[1] | Altura 400 mm. |
| | | **Para DPX³ 630 con diferencial en canalización de cables** |
| 1 | 0 203 29[1] | Altura 800 mm. |

1. DPX³ 630 limitado a 400 A.



0 202 41



0 200 92



0 203 91



0 203 99



0 201 45



0 201 48

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Placas universales de montaje** |
| | | Placa perforada que se fija directamente sobre los chasis de las cajas, armarios y celdas laterales. |
| | | **Placa perforada** |
| 1 | 0 202 41 | Altura 200 mm para armarios. |
| 1 | 0 202 42 | Altura 300 mm para armarios. |
| 2 | 0 202 43 | Altura 300 mm para celda lateral. |
| | | **Tuercas para placas perforadas** |
| 100 | 0 364 40 | Para tornillo M4. |
| 100 | 0 364 41 | Para tornillo M5. |
| | | **Perfil ⌙ universal** |
| 1 | 0 202 04 | Se fija sobre los montantes funcionales. Ancho 515 mm. |
| | | **Dispositivo de fijación regulable** |
| | | Compuesto de un Raíl y de 2 escuadras de fijación regulables. Se fija sobre los montantes funcionales. |
| 1 | 0 202 02 | Para armarios XL³ 400. |
| | | **Accesorios** |
| | | **Soporte de fijación aislante** |
| 1 | 0 200 90 | Se monta sobre los montantes funcionales de los armarios XL³ 400. Permite la realización de una tierra aislada con perfil ref. 0 092 17 o la creación de juegos de bornas de salida. |
| | | **Tuerca clip** Montaje en cara frontal por 1/4 de vuelta sobre los montantes funcionales. |
| 20 | 0 200 92 | Para tornillos M6. |
| | | **Kit de iluminación** |
| 1 | 0 203 89 | Placa cubreborna con iluminación activada con detector de movimiento. |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Tapas cubrebornas 1/4 de vuelta para cajas y armarios** |
| | | **Tapas cubrebornas lisas (metal)** Altura (mm) |
| 1 | 0 203 40 | 50 |
| 1 | 0 203 41 | 100 |
| 1 | 0 203 42 | 150 |
| 1 | 0 203 43 | 200 |
| 1 | 0 203 44 | 300 |
| | | **Tapa lateral cubrebornas 1/4 de vuelta para celdas** |
| | | Permiten el precintado. Aparatos en posición vertical (metal). |
| | | **Tapas lisas** Altura (mm) |
| 1 | 0 201 41 | 50 |
| 1 | 0 201 42 | 100 |
| 1 | 0 201 40 | 200 |
| 1 | 0 201 43 | 550 |
| 1 | 0 201 44 | 700 |
| 1 | 0 201 45 | 850 |
| 1 | 0 201 46 | 1.000 |
| 1 | 0 201 47 | 1.150 |
| 1 | 0 201 48 | 1.450 |
| 1 | 0 201 49 | 1.750 |
| | | **Accesorios** |
| | | **Obturadores** |
| 20 | 0 200 51 | RAL 7035 para placas de metal o aislante. 24 módulos. Tira lisa recortable. |
| 10 | 0 016 65 | 18 módulos, separable por módulos o 1/2 módulo. |
| | | **Portaetiquetas adhesivo** |
| 10 | 0 203 99 | Suministrado con una tira de etiquetas para señalización sobre tapas cubrebornas. |



0 201 70



0 201 93



2 × 0 375 12 + 1 × 0 373 01 montada

## Circulación del cableado


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Soporte de fijación de canal Lina 25™**<br>Permite la fijación horizontal y vertical de las canales Lina 25 y su regulación en altura. |
| 1 | 0 201 70 | Se monta directamente en los montantes funcionales integrados de los armarios XL³ 400. |
| | | **Canal Lina 25™**<br>Longitud: 2 m.<br>Ancho × alto (mm). |
| 48 | 0 362 07 | 40 × 60. |
| 40 | 0 362 08 | 40 × 80. |
| | | **Tornillo aislante** |
| 50 | 0 367 74 | M6 × 10. |
| | | **Clip aislante** |
| 100 | 0 200 80 | Para fijación de la canal Lina 25™ sobre el soporte ref. 0 201 70. |
| | | **Guías de cableado** |
| 10 | 0 200 94 | Abrazadera que facilita la circulación horizontal del cableado. Se fija sobre raíl ⊔ ref. 0 202 01. Recibe las barras taladradas ref. 0 373 00 y las barras de cobre con estribo 12 × 4 ref. 0 373 02. |
| 10 | 0 201 93 | Abrazadera que facilita la circulación vertical del cableado. Se fija sobre los montantes funcionales de los armarios XL³ 400. |

## Conexión de los conductores de protección

| | | |
|---|---|---|
| | | **Pletina 12 × 2**<br>Permite la fijación horizontal y vertical de las canales Lina 25 y su regulación en altura. |
| 10 | 0 048 19 | Largo 1 metro. Recibe las bornas IP 2x. Se fija sobre los montantes funcionales de armarios XL³ 400 o sobre los soportes aislantes ref. 0 200 90. |
| | | **Barra taladrada para conductores de protección** |
| 1 | 0 373 01 | Largo 440 mm (24 módulos).<br>• 36 taladros ∅5,3 mm (1,5 a 10 mm²).<br>• 2 taladros ∅9 mm (35 mm²).<br>Se fija sobre los montantes funcionales de los armarios XL³ 400, o sobre raíl ⊔ ref. 0 200 94. |
| | | **Barra de cobre plana 12 × 4 con estribos de conexión** |
| 1 | 0 373 02 | Suministrada con bornas de conexión (40 de 1,5 a 4 mm², 4 de 6 a 16 mm² 1 de 35 mm²).<br>Se fija sobre los montantes funcionales de armarios XL³ 400 o sobre las guías ref. 0 200 94. |

## Conexión de los conductores

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Conductores de conexión equipotencial** |
| 1 | 0 373 85 | Sección 6 mm² permite la continuidad equipotencial de los montajes auxiliares.<br>Longitud 350 mm. |
| | | **Barra de cobre plana** |
| 10 | 0 373 49 | Sección (mm): 12 × 4 \| I admitida (A): 180 \| Long. (mm): 991,5 |



| | | |
|---|---|---|
| | | **Barra de cobre perforada** |
| 10 | 0 373 89 | Sección (mm): 12 × 4 \| I admitida (A): 180 \| Taladros ∅ (mm): M5 \| Paso: 18 \| Long.: 991,5 |




| | | |
|---|---|---|
| | | **Conectores para barra de cobre 12 x 4 perforada** |
| 10 | 0 373 65 | 1 o 2 conductores de 1,5 a 10 mm² (suministrados con tornillo ø 5 mm). |




| | | |
|---|---|---|
| | | **Soporte para barras de cobre** |
| 10 | 0 375 12 | Para raíles ⊔ de 15 mm de profundidad y EN 60715 de 7,5 mm (excepto para raíl fijado sobre placa) y 15 mm de profundidad.<br>Para soporte barra conductor de protección:<br>– Barra de latón ref. 0 373 00/01.<br>– Barra de cobre de 12 × 4 mm con garras ref. 0 373 02.<br>– Borna IP 2X con pletina de acero de 12 × 2 mm ref. 0 048 19.<br>– Barra de cobre de 12 × 4 mm ref. 0 373 49 o 0 373 89. |

## Principio de montaje


**Paneles laterales inferior y superior desmontables individualmente**




**Accesibilidad total**




**Asociación horizontal y vertical sin accesorios**



## Dimensiones





| Cajas Ref. | Celdas Ref. | H (mm) |
|---|---|---|
| 0 201 03 | 201 23 | 600 |
| 0 201 04 | 201 24 | 750 |
| 0 201 05 | 201 25 | 900 |
| 0 201 06 | 201 26 | 1050 |
| 0 201 07 | 201 27 | 1200 |
| 0 201 08 | 201 28 | 1500 |





| Armarios Ref. | Celdas Ref. | H (mm) |
|---|---|---|
| 0 201 18 | 201 38 | 1600 |
| 0 201 19 | 201 39 | 1900 |


**Con puerta extraplana**




**Con puerta plana**



# Cajas y armarios equipables



■ **Metálicos (24 y 36 módulos)**
– IP 43 hasta 800 A
– IP 55 hasta 630 A,
se suministran sin paneles laterales

■ **Repartición estándar**
– Bornas, peines, soportes, embarrados, repartidores...
(ver págs. 268-283)

## Repartición optimizada HX³/VX³

■ Repartidores de fila, embarrados de aluminio y kits de conexión
(ver págs. 282-294)



## XL³ 800
**selección de los equipamientos**


| Aparato | Fijación | Posición | |
|---|---|---|---|
| | XL³ 800 - 24 módulos | | |
| **MONTAJE SOBRE PERFIL MODULAR** | | | |
| **DX / DX³ < 63 A** | Caja o armario | Vertical | |
| **DX / DX³ > 63 A** | Caja o armario | Vertical | |
| **Vistop 63 a 160 A** | Caja o armario | Vertical | |
| **MONTAJE SOBRE PLACA** | | | |
| **DPX³ 160** (combinación posible con DPX³ 250) | Caja o armario | Vertical | |
| | | Horizontal | |
| **DPX³ 250** (combinación posible con DPX³ 160) | Caja o armario | Vertical | |
| | | Horizontal | |
| **DPX-IS 250** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX³ 630** | Caja o armario | Vertical | |
| | | Horizontal | |
| **DPX-IS 630** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX-IS 1600** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX³ 1600** | Caja o armario | Vertical | |
| | | Horizontal | |
| | XL³ 800 - 36 módulos | | |
| **MONTAJE SOBRE PERFIL MODULAR** | | | |
| **DX / DX³ < 63 A** | Caja o armario | Vertical | |
| **DX / DX³ > 63 A** | Caja o armario | Vertical | |
| **Vistop 63 a 160 A** | Caja o armario | Vertical | |
| **MONTAJE SOBRE PLACA** | | | |
| **DPX³ 160** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX³ 250** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX-IS 250** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX³ 630** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX-IS 630** | Caja o armario | Vertical | |
| **DPX³ 1600** | Caja o armario | Vertical | |

1. Placa suministrada en el kit.
2. Si se montan cubrebornas, utilice una placa de altura 400 mm ref. 0 209 27.

| | Configuración | Dispositivo de fijación | + Placa de montaje | Tapas cubrebornas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Altura (mm) | 1/4 de vuelta | Tornillo |
| | **XL³ 800 - 24 módulos** | | | | | |
| | | 0 206 01 | - | 150 | 0 206 13 + 4 210 58 | 0 209 00 |
| | | 0 206 01 | - | 200 | 0 208 01 | 0 209 01 |
| | | 0 206 01 | - | 200 | 0 208 01 | 0 209 01 |
| | Sin mando motorizado lateral | - | 0 206 11 + 4 210 71 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 |
| | Con mando motorizado lateral | | 0 206 11 + 4 210 68 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 |
| | Mando rotativo directo | | 0 206 08 + 4 210 71 | 300 | 0 208 05 | 0 209 05 |
| | Inversor de fuentes manual | | 0 206 11 + 4 210 58 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 |
| | Inversor de fuentes motorizado | - | 0 206 13 + 4 210 58 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 |
| | Con o sin dif. | - | 0 206 15 | 150 | 0 208 13 | 0 209 13 |
| | Sin mando motorizado lateral | - | 0 206 11 + 4 210 72 | 300 | 0 208 10[2] | 0 209 10 |
| | Con mando motorizado lateral | | 0 206 11 + 4 210 69 | 300 | 0 208 10[2] | 0 209 10 |
| | Mando rotativo directo | | 0 206 08 + 4 210 72 | 300 | 0 208 05 | 0 209 05 |
| | Inversor de fuentes manual | - | 0 206 11 + 4 210 58 | 300 | 0 208 10[2] | 0 209 10 |
| | Inversor de fuentes motorizado | - | 0 206 13 + 4 210 58 | 300 | 0 208 10[2] | 0 209 10 |
| | Con o sin dif. | - | 0 206 17 | 200 | 0 208 17 | 0 209 17 |
| | Aparato solo centrado | - | 0 206 05 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 |
| | 1 o 2 aparatos | - | 0 206 05 | 300 | 0 208 06 | 0 209 06 |
| | 1 a 3 ap. no dif. | - | 0 206 20 | 400 | 0 208 20 | 0 209 20 |
| | 1 a 3 ap. con dif. aguas abajo | - | 0 206 22 | 600 | 0 208 22 | 0 209 22 |
| | Con o sin dif. aguas abajo | - | 0 206 23 | 300 | 0 208 23 | 0 209 21 |
| | Aparato solo | - | 0 206 07 | 300 | 0 208 07 | 0 209 07 |
| | Aparato solo | - | 0 211 00 | 300 | - | 0 211 13 |
| | Aparato solo | - | 0 211 00 | 400 | 0 211 10 | 0 211 11 |
| | Aparato solo | - | 0 211 00 | 400 | 0 208 34 | 0 209 34 |
| | **XL³ 800 - 36 módulos** | | | | | |
| | | 0 206 51 | - | 150 | - | 0 209 50 |
| | | 0 206 51 | - | 200 | - | 0 209 51 |
| | | 0 206 51 | - | 200 | - | 0 209 51 |
| | Sin mando motorizado lateral | - | 0 206 61 + 4 210 71 | 300 | - | 0 209 60 |
| | Con mando motorizado lateral | | 0 206 61 + 4 210 68 | 300 | - | 0 209 60 |
| | Inversor de fuentes manual | - | 0 206 61 + 4 210 58 | 300 | - | 0 209 60 |
| | Sin mando motorizado lateral | - | 0 206 61 + 4 210 72 | 300 | - | 0 209 60 |
| | Con mando motorizado lateral | | 0 206 61 + 4 210 72 | 300 | - | 0 209 60 |
| | Inversor de fuentes manual | - | 0 206 61 + 4 210 58 | 300 | - | 0 209 60 |
| | 1 o 2 aparatos | - | 0 206 55 | 300 | - | 0 209 60 |
| | No dif. | - | 0 206 70 | 400 | - | 0 209 70 |
| | Con dif. aguas abajo | - | 0 206 72 | 600 | - | 0 209 72 |
| | Aparato solo | - | 0 206 57 | 300 | - | 0 209 57 |
| | Aparato solo | - | 0 211 02 | 400 | - | 0 211 12 |
| | Aparato solo | - | 0 211 02 | 400 | - | 0 209 84 |

# XL³ 800

## cajas de distribución



0 204 01

IP 43 - IK 08 con kit de estanqueidad IP 43 y puerta.
IP 40 - IK 08 con puerta.
IP 30 - IK 07 sin puerta.
Envolvente metálica.
Admite aparatos hasta 800 A (700 A - IP > 30).
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 °C/5 s.
Capacidad 24 y 36 módulos por fila.
RAL 7035.
Suministrados con montantes funcionales fijados en el fondo del armario, accesorios de enlace horizontal y vertical, y placa de entrada de cables recortable.

### Cajas

**Ancho 660 mm**
24 módulos por fila.

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 01 | 1.050 | 1.000 | 660 | 600 | 230 |
| 1 | 0 204 02 | 1.250 | 1.200 | 660 | 600 | 230 |

**Ancho 910 mm**
36 módulos por fila. Permite integrar celda lateral + 24 módulos.

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 06 | 1.050 | 1.000 | 910 | 850 | 230 |
| 1 | 0 204 07 | 1.250 | 1.200 | 910 | 850 | 230 |

### Celda lateral integrada

**Kit para cajas ancho 910 mm**
Compuesto de: tabique, montante y accesorios de montaje.
Permiten realizar una celda lateral integrada de ancho útil: 250 mm, a la derecha o a la izquierda en el interior de los armarios de ancho 910 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 26 | Para armarios de altura: 1.050 mm, ref. 0 204 06. |
| 1 | 0 204 27 | Para armarios de altura: 1.250 mm. ref. 0 204 07. |

**Tapa cubrebornas lisa con bisagras y cerradura**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 46 | Para celda lateral integrada de 1.050 mm. |
| 1 | 0 204 47 | Para celda lateral integrada de 1.250 mm. |

# XL³ 800

## puertas y kits IP 43 para cajas de distribución



0 212 51



0 212 61

### Puertas para cajas

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Suministradas con maneta.<br>Bombines intercambiables, a pedir por separado (ver pág. 237). |
| | | **Ancho 660 mm** |
| | | • Puerta metal. |
| 1 | 0 212 51 | Para caja altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 212 52 | Para caja altura: 1.250 mm. |
| | | • Puerta transparente. |
| 1 | 0 212 61 | Para caja altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 212 62 | Para caja altura: 1.250 mm. |
| | | **Ancho 910 mm** |
| | | • Puerta metal. |
| 1 | 0 212 56 | Para caja altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 212 57 | Para caja altura: 1.250 mm. |
| | | • Puerta transparente. |
| 1 | 0 212 66 | Para caja altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 212 67 | Para caja altura: 1.250 mm. |

### Junta de estanqueidad IP 43

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 201 30 | Para cajas, armarios y celdas laterales. |

Equipamientos de distribución y placas cubrebornas (ver págs. 242-243).

Accesorios de cableado (ver pág. 241).

Repartición (ver págs. 266 en adelante).

# XL³ 800

## armarios de distribución



0 204 04



0 204 09

IP 43 - IK 08 con kit de estanqueidad IP 43 y puerta.
IP 40 - IK 08 con puerta.
IP 30 - IK 07 sin puerta.
Envolvente metálica.
Admite aparatos hasta 800 A.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 °C/5 s.
Capacidad 24 y 36 módulos por fila. RAL 7035.
Suministrados con montantes funcionales fijos en el fondo del armario, accesorios de enlace horizontal y vertical, y placa de entrada de cables recortable.

### Armarios

Suministrados con zócalo, altura: 100 mm.

**Ancho 660 mm**
24 módulos por fila.

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 03 | 1.550 | 1.400 | 660 | 600 | 230 |
| 1 | 0 204 04 | 1.950 | 1.800 | 660 | 600 | 230 |

**Ancho 910 mm**
Permiten integrar celda lateral 36 o 24 módulos.

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 08 | 1.550 | 1.400 | 910 | 850 | 230 |
| 1 | 0 204 09 | 1.950 | 1.800 | 910 | 850 | 230 |

### Celda lateral integrada

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Kit para cajas ancho 910 mm**<br>Conjuntos con el siguiente contenido: tabique, montante y accesorios de montaje.<br>Permiten realizar una celda lateral integrada de ancho útil: 250 mm, a la derecha o a la izquierda en el interior de los armarios de ancho 910 mm. |
| 1 | 0 204 28 | Para armarios de altura: 1.550 mm. ref. 0 204 06. |
| 1 | 0 204 29 | Para armarios de altura: 1.950 mm. ref. 0 204 07. |
| | | **Placa de montaje de DPX³ en celda lateral integrada** |
| 1 | 0 206 78 | Para DPX³ 630 vertical. |
| 1 | 0 206 79 | Para DPX³ 630 vertical con diferencial. |
| | | **Tapas cubrebornas con bisagras y cerradura**<br>Precortadas para DPX³ 630 con o sin diferencial. |
| 1 | 0 204 48 | Altura: 1.400 mm. |
| 1 | 0 204 49 | Altura: 1.800 mm. |

# XL³ 800

## puertas y kits IP 43 para armarios de distribución



0 204 09 + 0 204 29



0 204 29



0 204 24

| Emb. | Ref. | **Puertas para armarios** |
|---|---|---|
| | | Suministradas con maneta.<br>Bombines intercambiables, a pedir por separado (ver pág. 243). |
| | | **Ancho 660 mm** |
| | | • Puerta metal |
| 1 | 0 212 53 | Para armario altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 212 54 | Para armario altura: 1.950 mm. |
| | | • Puerta transparente |
| 1 | 0 212 63 | Para armario altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 212 64 | Para armario altura: 1.950 mm. |
| | | **Ancho 910 mm** |
| | | • Puerta metal |
| 1 | 0 212 58 | Para armario altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 212 59 | Para armario altura: 1.950 mm. |
| | | • Puerta transparente |
| 1 | 0 212 68 | Para armario altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 212 69 | Para armario altura: 1.950 mm. |

### Celdas laterales externas

Se asocian a la derecha o a la izquierda.
Suministradas con un zócalo altura 100 mm y accesorios de enlace.

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 23 | 1.550 | 1.400 | 460 | 400 | 230 |
| 1 | 0 204 24 | 1.950 | 1.800 | 460 | 400 | 230 |

### Placa de montaje para DPX³ en celda lateral externa

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 206 28 | Para DPX³ 630 vertical. |
| 1 | 0 206 29 | Para DPX³ 630 vertical con diferencial. |
| 1 | 0 206 27 | Para DPX-IS 630 vertical. |

### Tapas cubrebornas con bisagras y cerradura

Placas cubrebornas de bisagras con fijación de tornillos.
Precortadas para DPX³ 630 con o sin diferencial.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 43 | altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 204 44 | altura: 1.950 mm. |

### Precortadas para DPX-IS 630

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 41 | Altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 204 42 | Altura: 1.950 mm. |

### Puertas

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 33 | Para celda lateral altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 204 34 | Para celda lateral altura: 1.950 mm. |

### Junta de estanqueidad IP 43

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 201 30 | Para cajas, armarios y celdas laterales. |

Equipamientos de distribución y placas cubrebornas (ver págs. 242-243).

# XL³ 800

## armarios de distribución IP 55



0 204 51

IP 55 con puerta.
Envolvente metálica.
Admite aparatos hasta 630 A.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 °C/5 s.
Capacidad 24 y 36 módulos por fila.
RAL 7035.
Permiten el enlace horizontal.

### Cajas

Suministrados sin paneles laterales.

**Ancho 700 mm**
24 módulos por fila.

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 51 | 1.095 | 1.000 | 700 | 600 | 225 |
| 1 | 0 204 52 | 1.295 | 1.200 | 700 | 600 | 225 |

**Ancho 950 mm**
36 módulos por fila. Permite integrar celda lateral + 24 módulos.

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 56 | 1.095 | 1.000 | 950 | 850 | 225 |
| 1 | 0 204 57 | 1.295 | 1.200 | 950 | 850 | 225 |

**Juego de 2 paneles laterales**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 66 | Para armario de altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 204 67 | Para armario de altura: 1.250 mm. |

### Celda lateral integrada

**Kits para armarios ancho 950 mm**
Conjuntos con el siguiente contenido: tabique, montante y accesorios de montaje.
Permiten realizar una celda lateral integrada de ancho útil: 250 mm, a la derecha o a la izquierda en el interior de los armarios de ancho 950 mm.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 26 | Para armarios de altura: 1.050 mm ref. 0 204 56. |
| 1 | 0 204 27 | Para armarios de altura: 1.250 mm ref. 0 204 57. |

**Tapas cubrebornas lisas con bisagras y cerradura**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 46 | Altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 204 47 | Altura: 1.250 mm. |

# XL³ 800

## puertas y accesorios para armarios de distribución IP 55



0 212 71

### Puertas para armarios extraplanas

Suministradas con empuñaduras.
Bombines intercambiables, a pedir por separado (ver pág. 243).

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Ancho 700 mm** |
| | | • Puerta metal |
| 1 | 0 212 71 | Para cajas altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 212 72 | Para cajas altura: 1.250 mm. |
| | | • Puerta transparente |
| 1 | 0 212 81 | Para cajas altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 212 82 | Para cajas altura: 1.250 mm. |
| | | **Ancho 950 mm** |
| | | • Puerta metal |
| 1 | 0 212 76 | Para cajas altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 212 77 | Para cajas altura: 1.250 mm. |
| | | • Puerta transparente |
| 1 | 0 212 86 | Para cajas altura: 1.050 mm. |
| 1 | 0 212 87 | Para cajas altura: 1.250 mm. |

### Accesorios

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 205 85 | Kit de estanqueidad en caso de enlace. |
| 1 | 0 204 86 | Kit de enlace. |
| 8 | 0 204 82 | 2 anillas de elevación para XL³ 800 IP55. |


Bombines (ver pág. 241).

Equipamientos de distribución y placas cubrebornas (ver págs. 242-244).

Accesorios de cableado (ver pág. 241).

Repartición (ver págs. 266 en adelante).

# XL³ 800

## armarios de distribución IP 55 distribución IP 55



0 204 54



0 204 59

IP 55 con puerta.
Envolvente metálica.
Admite aparatos hasta 630 A.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 °C/5 s.
Capacidad 24 y 36 módulos por fila. RAL 7035.
Enlace horizontal.

| Emb. | Ref. | Armarios |
|---|---|---|
| | | Suministrados con zócalo, altura: 100 mm<br>Sin paneles laterales |
| | | **Ancho 700 mm**<br>24 módulos por fila |

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 53 | 1.550 | 1.400 | 700 | 600 | 225 |
| 1 | 0 204 54 | 1.950 | 1.800 | 700 | 600 | 225 |

**Ancho 950 mm**
36 módulos por fila. Permite integrar celda lateral + 24 módulos

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 58 | 1.550 | 1.400 | 950 | 850 | 225 |
| 1 | 0 204 59 | 1.950 | 1.800 | 950 | 850 | 225 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Juego de 2 paneles laterales** |
| 1 | 0 204 68 | Para armario de altura: 1550 mm |
| 1 | 0 204 69 | Para armario de altura: 1950 mm |
| | | **Celda lateral integrada** |
| | | **Kits para armarios ancho 950 mm**<br>Conjuntos con el siguiente contenido: tabique, montante y accesorios de montaje.<br>Permiten realizar una celda lateral de ancho útil: 250 mm, a la derecha o a la izquierda en el interior de los armarios de ancho 950 mm. |
| 1 | 0 204 28 | Para armarios de altura: 1.550 mm ref. 204 58. |
| 1 | 0 204 29 | Para armarios de altura: 1.950 mm ref. 204 59. |
| | | **Placas de montaje para DPX³** |
| 1 | 0 206 78 | Para DPX³ 630 vertical. |
| 1 | 0 206 79 | Para DPX³ 630 vertical con diferencial. |
| | | **Tapas cubrebornas con bisagras y cerradura**<br>Precortadas para DPX³ 630 con o sin diferencial. |
| 1 | 0 204 48 | Altura: 1.400 mm. |
| 1 | 0 204 49 | Altura: 1.800 mm. |

# XL³ 800

## puertas, celdas laterales y accesorios para armarios de distribución IP 55



0 204 74

| Emb. | Ref. | Puertas para armarios IP 55 |
|---|---|---|
| | | Suministradas con empuñaduras.<br>Bombines intercambiables, a pedir por separado (ver pág. 243). |
| | | **Ancho 700 mm** |
| | | • Puerta metal |
| 1 | 0 212 73 | Para armario altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 212 74 | Para armario altura: 1.950 mm. |
| | | • Puerta transparente |
| 1 | 0 212 83 | Para armario altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 212 84 | Para armario altura: 1.950 mm. |
| | | **Ancho 950 mm** |
| | | • Puerta metal |
| 1 | 0 212 78 | Para armario altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 212 79 | Para armario altura: 1.950 mm. |
| | | • Puerta transparente |
| 1 | 0 212 88 | Para armario altura: 1.550 mm. |
| 1 | 0 212 89 | Para armario altura: 1.950 mm. |


| Emb. | Ref. | Celda lateral externa para armarios IP 55 |
|---|---|---|
| | | Se asocian a la derecha o a la izquierda.<br>Suministradas con un zócalo altura 100 mm y accesorios de enlace. |

| Emb. | Ref. | Altura total (mm) | Altura útil (mm) | Ancho total (mm) | Ancho útil (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 73 | 1.550 | 1.400 | 410 | 350 | 270 |
| 1 | 0 204 74 | 1.950 | 1.800 | 410 | 350 | 270 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Placas de montaje para DPX³** |
| 1 | 0 206 28 | Para DPX³ 630 vertical. |
| 1 | 0 206 29 | Para DPX³ 630 vertical con diferencial. |
| | | **Tapas cubrebornas precintable**<br>Placas cubrebornas de bisagras con fijación de tornillos.<br>Precortadas para DPX³ 630 con o sin diferencial. |
| 1 | 0 204 43 | Altura: 1.400 mm. |
| 1 | 0 204 44 | Altura: 1.800 mm. |
| | | **Puertas** |
| 1 | 0 204 83 | Altura: 1.400 mm. |
| 1 | 0 204 84 | Altura: 1.800 mm. |
| | | **Accesorios** |
| 1 | 0 205 85 | Kit de estanqueidad en caso de enlace. |
| 1 | 0 204 86 | Kit de enlace. |
| 8 | 0 204 82 | Anilla de elevación. Juego de 2. |

# XL³ 800

**fijación de los cables, zócalos, tabiques de compartimiento y accesorios**



0 204 36




0 201 95

| Emb. | Ref. | Fijación de los cables |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 35 | Para armarios ancho 660 mm. |
| 1 | 0 204 36 | Para armarios ancho 910 mm. |
| 1 | 0 204 37 | Para celda lateral externa ancho: 410 mm. |
| | | **Zócalos para armarios IP 43** |
| 1 | 0 204 10 | Para armarios ancho 660 mm. |
| 1 | 0 204 11 | Para armarios ancho 910 mm. |
| 1 | 0 204 12 | Para celda lateral externa ancho: 410 mm. |
| | | **Zócalos para armarios IP 55** |
| 1 | 0 204 60 | Para armarios ancho 700 mm. |
| 1 | 0 204 61 | Para armarios ancho 950 mm. |
| 1 | 0 204 62 | Para celda lateral externa ancho: 500 mm. |
| | | **Tabiques para compartimiento horizontal con paso de 50 mm** |
| 1 | 0 204 90 | Para armarios ancho 660 mm. |
| 1 | 0 204 91 | Para armarios ancho 910 mm. |
| | | **Accesorios** |
| | | **Patas de fijación mural** |
| 1 | 0 201 00 | Juego de 4 patas metálicas. |
| | | **Soporte universal** |
| 1 | 0 201 95 | Para celda lateral externa. |
| 1 | 0 201 96 | Para celda lateral interna. |
| | | **Placa de entrada de cables** |
| 1 | 0 204 20 | Placa recortable suplementaria para XL³ 800. |
| | | **Bombines con llave** |
| | | Suministrados con 1 juego de 2 llaves. |
| 1 | 0 202 91 | Tipo 405. |
| 1 | 0 202 92 | Tipo 455. |
| 1 | 0 202 93 | Tipo 1242 E. |
| 1 | 0 202 94 | Tipo 2433 A. |
| 1 | 0 202 96 | Doble barra. |
| | | **Maneta de repuesto** |
| 1 | 0 202 99 | Para puerta de h ≥1.550 mm. |



# XL Pro³: el programa de los creadores de cuadro de distribución

**Concebido como un verdadero taller digital, el programa XL Pro² facilita el diseño de cuadros de distribución**



- **Seleccionar los productos necesarios**
- **Calcular los tipos de envolventes correspondientes**
- **Visualizar la disposición de los productos en las envolventes**
- **Elaborar automáticamente el esquema de su instalación**
- **Realizar la valoración**

Descarga gratuita.
**www.legrand.es**

# XL³ 800

## equipamientos para montaje modular, Vistop hasta 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 y DPX-IS 250 sobre perfil ⌙




0 206 01



0 208 10

| Emb. | Ref. | Fijación sobre perfil ⌙ |
|---|---|---|
| | | **Perfil ⌙** Conjunto formado por un perfil perfilado de aluminio y por 2 escuadras de fijación de 2 posiciones. Admiten los repartidores de fila HX³ 125 A. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | Permiten la fijación de los DPX³ con ayuda de pletinas dedicadas. |
| 1 | 0 206 01 / 0 206 51 | Se fijan en los montantes funcionales en XL³ 800 y 4000. |
| | | **Adaptadores para montaje de los DPX³ sobre perfil ⌙** Permiten el montaje de los DPX³ sobre el perfil de aluminio ⌙ y sobre placa ref. 0 206 11/61. |
| 1 | 4 210 71 | Para DPX³ 160 sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 73 | Para DPX³ 160 diferencial sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 68 | Para todos los DPX³ 160 con mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 72 | Para DPX³ 250 sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 74 | Para DPX³ 250 diferencial sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 69 | Para todos los DPX³ 250 con mando motorizado lateral. |
| | | **Adaptadores para montaje de los DPX-IS 250 sobre perfil ⌙** Permite el montaje de los aparatos sobre el perfil de aluminio ⌙ y sobre placa ref. 0 206 11/61. |
| 1 | 0 262 39 | Para DPX-IS 250. |
| | | **Elevador de perfil** Permite el montaje de aparatos modulares y de DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 montados sobre el perfil ref. 0 206 00/50 con ayuda de las placas ref. 0 262 08/09/39. |
| 1 | 4 052 26 | Para 20 módulos. |

| | | Tapas cubrebornas metálicas |
|---|---|---|
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| | | **Para aparatos modulares** |
| 1 | 0 208 00[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 00[2] / 0 209 50[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para Vistop hasta 160 A** |
| 1 | 0 208 01[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 01[2] / 0 209 51[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX³ y DPX-IS 250** |
| 1 | 0 208 10[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 10[2] / 0 209 60[2] | Con tornillos imperdibles. |





1. Permiten la prensión y el precintado.
2. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

# XL³ 800

## equipamientos para montaje DPX-IS 250, 630 y DPX³ 630 sobre placa




0 206 05



0 209 10

| Emb. | Ref. | Placas para DPX-IS |
|---|---|---|
| | N.º de módulos 24 / 36 | Fijación directa sobre montantes funcionales. |
| 1 | 0 206 05 / 0 206 55 | Aparato en posición vertical. Para 1 o 2 DPX-IS 250. |
| 1 | 0 206 07 / 0 206 57 | Para 1 DPX-IS 630. |


| | | Tapas cubrebornas metálicas |
|---|---|---|
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| | | **Para DPX-IS 250 centrado** |
| 1 | 0 208 10[3] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 10[2] / 0 209 60[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 2 DPX-IS 250** |
| 1 | 0 208 06[3] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 06[2] / 0 209 60[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 DPX-IS 630** |
| 1 | 0 208 07[3] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 07[2] / 0 209 57[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | 24 módulos | **Para DPX³ 630 vertical** |
| 1 | 0 209 22[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX-IS 630** |
| 1 | 0 209 07[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX³ 630 en celda interna** |
| 1 | 0 204 48 | Para las celdas laterales altura 1.550 o 1.595 mm. |
| 1 | 0 204 49 | Para las celdas laterales altura 1.950 o 1.995 mm. |
| | | **Para DPX³ 250 vertical** |
| 1 | 0 208 10 | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 10 | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX³ 250 horizontal** |
| 1 | 0 208 17 | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 17 | Con tornillos imperdibles. |




1. Utilice las placas con bisagras y cerradura para DPX 250 o 630 ref. 0 204 48/49.
2. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.
3. Permiten la prensión y el precintado.


# XL³ 800

## equipamientos para montaje de DPX³ 160 y DPX³ 250 sobre pletina




0 206 11


0 206 17





0 208 13


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | N.º de módulos 24 / 36 | **Placas para DPX³ versión fija, conexión anterior** |
| | | Fijación directa sobre montantes funcionales. |
| | | **Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 206 11 / 0 206 61 | Placa equipada con un perfil ⌙ para DPX³ con un adaptador de fijación ref. 4 210 68/ 69/71/72 o pletina para inversor de redes manual ref. 4 210 58. Permite el montaje de DPX³ y aparatos modulares con el elevador ref. 4 052 26. |
| 1 | 0 206 08 | Placa para DPX³ con mando rotativo directo con adaptador ref. 4 210 68/69. |
| 1 | 0 206 13 | Placa para inversor de redes motorizado con adaptador ref. 4 210 58. |
| | 24 módulos | **Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 206 15 | Para 1 DPX³ 160. |
| 1 | 0 206 17 | Para 1 DPX³ 250. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | **Tapas cubrebornas metálicas** |
| | | **Para DPX³ en posición vertical sin mando rotativo directo** |
| 1 | 0 208 10[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 10[2] / 0 209 60[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | 0 209 27 | Con tornillos imperdibles para DPX³ 250 con cubrebornes. |
| | 24 módulos | **Para DPX³ en posición vertical con mando rotativo directo** |
| 1 | 0 208 05[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 05[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX³ 160 en posición horizontal** |
| 1 | 0 208 13[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 13[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX³ 250 en posición horizontal** |
| 1 | 0 208 17[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 17[2] | Con tornillos imperdibles. |





1. Permiten la prensión y el precintado.
2. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

# XL³ 800

## equipamientos para montaje DPX³ 630 y 1600 sobre pletina





0 206 23





0 208 34


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | N.º de módulos 24 / 36 | **Placas para DPX³ versión fija, conexión anterior** |
| | | Fijación directa sobre montantes funcionales. |
| | | **Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 206 20 / 0 206 70 | Para 1 a 3 DPX³ 630. |
| 1 | 0 206 22 / 0 206 72 | Para 1 a 3 DPX³ 630 con diferencial. |
| 1 | 0 206 30 | Para 1 DPX³ 1600 con tomas delanteras. |
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 206 23 | Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial. |
| 1 | 0 211 00 / 0 211 02 | Para 1 DPX³ 1600 con tomas delanteras. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | **Tapas cubrebornas metálicas - aparatos en posición vertical** |
| | | **Para 1 a 3 DPX³ 630** |
| 1 | 0 208 20[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 20[1] / 0 209 70[1] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 a 3 DPX³ 630 con bloque diferencial** |
| 1 | 0 208 22[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 22[1] / 0 209 72[1] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 DPX³ 1600** |
| 1 | 0 211 10[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 211 11[1] / 0 211 12[1] | Con tornillos imperdibles. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | **Tapas cubrebornas metálicas - aparatos en posición horizonta** |
| | | **Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial** |
| 1 | 0 209 23[1] | Con tornillos imperdibles. |
| 1 | 0 208 23[2] | 1/4 de vuelta. |
| | | **Para 1 DPX³ 1600** |
| 1 | 0 208 34[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 34[1] / 0 209 84[1] | Con tornillos imperdibles. |








1. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.
2. Permiten la prensión y el precintado.

# XL³ 800

## equipamientos de distribución y accesorio


0 206 42


0 206 02


0 200 92


0 209 59


0 209 45

### Placa universal de montaje

Se fijan a los montantes funcionales.

**Perforadas de 600 mm de anchura**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 206 41 | Altura 200 mm. |
| 1 | 0 206 42 | Altura 400 mm. |

**Lisas de 600 mm de anchura**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 206 43 | Altura 200 mm. |
| 1 | 0 206 44 | Altura 400 mm. |
| 1 | 0 206 45 | Altura 600 mm. |

**Lisas de 850 mm de anchura**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 206 46 | Altura 400 mm. |

### Perfiles ⌊⌋ universales

Se fijan a los montantes funcionales.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 206 04 | Anchura 600 mm. |
| 1 | 0 206 54 | Anchura 850 mm. |

### Dispositivos de fijación regulables universales

Formados por un perfil 2 y 2 escuadras de fijación regulables.
Se fijan a los montantes funcionales.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 206 02 | Para cajas y armarios de 24 módulos. |
| 1 | 0 206 52 | Para cajas y armarios de 36 módulos. |

### Circulación del cableado

**Soportes de fijación de canal Lina 25**
Permiten la fijación horizontal y vertical de los canales Lina 25, y su ajuste en altura.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 70 | Juego de 2. Se montan directamente en los montantes funcionales. Para cajas y armarios XL3 800. 36 módulos. |
| 1 | 0 205 70 | Juego de 2. Para cajas y armarios XL3 800. 24 módulos. |

**Canal Lina 25™**
Longitud: 2 m

| Emb. | Ref. | Anch. × alt. (mm) |
|---|---|---|
| 48 | 0 362 07 | 40 × 60. |
| 40 | 0 362 08 | 40 × 80. |
| 32 | 0 362 12 | 60 × 60. |
| 32 | 0 362 13 | 60 × 80. |

**Clip aislante**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 100 | 0 200 80 | Para fijación del canal a los soportes ref. 0 204 70 y 0 205 70. |

### Accesorios

**Tuercas-clips**
Montaje en cara delantera por 1/4 de vuelta en montantes funcionales.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 20 | 0 200 92 | Bolsa de 20 tuercas para tornillos M6. |
| 50 | 0 200 91 | Bolsa de 50 tornillos M6. |

### Tapas cubrebornas lisas metálicas

**1/4 de vuelta**
Permiten la prensión y el precintado.

| Emb. | Ref. N.º de módulos 24 | Altura (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 0 208 40 | 50 |
| 1 | 0 208 41 | 100 |
| 1 | 0 208 42 | 150 |
| 1 | 0 208 43 | 200 |
| 1 | 0 208 44 | 300 |
| 1 | 0 208 45 | 400 |
| 1 | 0 208 46 | 600 |

**De tornillos**
Tornillos imperdibles (disponibles como opción).
Bisagras ref. 0 209 59 (en opción con bisagra).

| Emb. | Ref. N.º de módulos 24 | Ref. N.º de módulos 36 | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 209 40 | 0 209 90 | 50 |
| 1 | 0 209 41 | 0 209 91 | 100 |
| 1 | 0 209 42 | 0 209 92 | 150 |
| 1 | 0 209 43 | 0 209 93 | 200 |
| 1 | 0 209 44 | 0 209 94 | 300 |
| 1 | 0 209 45 | 0 209 95 | 400 |
| 1 | 0 209 46 | 0 209 96 | 600 |

### Tapas de ventilación

Facilitan la ventilación natural.
Con tornillos.

| Emb. | Ref. N.º de módulos 24 | Ref. N.º de módulos 36 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 209 49 | 0 209 99 | Altura 200 mm. |

### Accesorios

**Bisagras**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 209 59 | Juego de 2 bisagras. Se fijan a las tapas cubrebornas atornilladas. |

**Obturadores**


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 20 | 0 200 51 | RAL 7035 para placas de metal o aislante. 24 módulos. Tira lisa recortable. |
| 10 | 0 016 65 | 18 módulos, separable por módulos o 1/2 módulo. |

**Portaetiquetas adhesivo**


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 203 99 | Suministrado con una tira de etiquetas para señalización sobre tapas cubrebornas. |

## Principio de instalación IP 43


**Laterales desmontables individualmente**




**Accesibilidad total**




## Principio de instalación IP 55






**Acoplamiento horizontal y vertical**




**Acoplamiento horizontal**




## Dimensiones IP 43 e IP 65


**Cajas**





**Cajas con celda lateral interna**




**Celda lateral externa**




**Armarios celda lateral interna**





**IP 43**

| Ref. | Dimensiones externas (mm) | | |
|---|---|---|---|
| | L | H | P |
| **Cajas** | | | |
| **0 204 01** | 660 | 1050 | 230 |
| **0 204 02** | 660 | 1250 | 230 |
| **0 204 06** | 910 | 1050 | 230 |
| **0 204 07** | 910 | 1250 | 230 |
| **Armarios** | | | |
| **0 204 03** | 660 | 1550 | 230 |
| **0 204 04** | 660 | 1950 | 230 |
| **0 204 08** | 910 | 1550 | 230 |
| **0 204 09** | 910 | 1950 | 230 |
| **Celda lat. ext.** | | | |
| **0 204 23** | 460 | 1550 | 230 |
| **0 204 24** | 460 | 1950 | 230 |


**IP 55**

| Ref. | Dimensiones externas (mm) | | |
|---|---|---|---|
| | L | H | P |
| **Cajas** | | | |
| **0 204 51** | 700 | 1095 | 225 |
| **0 204 52** | 700 | 1295 | 225 |
| **0 204 56** | 950 | 1095 | 225 |
| **0 204 57** | 950 | 1295 | 225 |
| **Armarios** | | | |
| **0 204 53** | 700 | 1550 | 225 |
| **0 204 54** | 700 | 1950 | 225 |
| **0 204 58** | 950 | 1550 | 225 |
| **0 204 59** | 950 | 1950 | 225 |
| **Celda lat. ext.** | | | |
| **0 204 73** | 500 | 1550 | 225 |
| **0 204 74** | 500 | 1950 | 225 |

**IP 43 con puerta**





**IP 55 con puerta plana**




1. Anchura útil para montaje de placas de montaje.

# Armarios
## para todas las configuraciones



■ **Armario**
- Conjunto formado por un conjunto techo-base, montantes estructurales, montantes funcionales y paneles
- 2 alturas: 2000 o 2200 mm
- 3 anchuras: 475, 725 o 925 mm
- 3 profundidades: 475, 725 o 925 mm
- 2 grados de protección: IP 30 o IP 55 (con puerta y junta si hay una unión)

■ **Repartición estándar**
- Peines, bornas, repartidores, embarrado de cobre (ver págs. 266-283)

■ **Repartición optimizada HX³/VX³**

Repartidores de fila, embarrado de aluminio, kits de conexión y repartición (ver págs. 282-294)



## XL³ 4000
**selección de equipamientos para montaje sobre perfil ⊔ y placa**

| Aparato | Versión | Posición | Configuración | Conexión | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MONTAJE SOBRE PERFIL MODULAR** | | | | | |
| **DX / DX³ < 63 A** | | Vertical | | | |
| **DX / DX³ < 63 A** | | Vertical | | | |
| **Vistop 63 a 160 A** | Modular | Vertical | | | |
| **MONTAJE SOBRE PLETINA** | | | | | |
| **DPX³ 160** (combinación posible con DPX³ 250) | Fijo | Vertical | Sin mando motorizado lateral | Anterior | |
| | | | Con mando motorizado lateral | Anterior | |
| | | | Sin mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| | | | Con mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| | | | Con mando rotativo directo | Anterior | |
| | | | | Anterior o posterior | |
| | | | Inversor de redes manual | Anterior | |
| | | | | Anterior o posterior | |
| | | | Inversor de redes motorizado | Anterior | |
| | | | | Anterior o posterior | |
| | | Horizontal | - | Anterior | |
| | | | Con o sin mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| | Extraíble | Vertical | Con o sin mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| | | | Con mando rotativo directo | Anterior o posterior | |
| | | | Inversor de redes manual o motorizado | Anterior o posterior | |
| | | Horizontal | Con o sin mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| **DPX³ 250** (combinación posible con DPX³ 160 magnetotérmico) | Fijo | Vertical | Sin mando motorizado lateral | Anterior | |
| | | | Con mando motorizado lateral | Anterior | |
| | | | Sin mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| | | | Con mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| | | | Con mando rotativo directo | Anterior | |
| | | | | Anterior o posterior | |
| | | | Inversor de redes manual | Anterior | |
| | | | | Anterior o posterior | |
| | | | Inversor de redes motorizado | Anterior | |
| | | | | Anterior o posterior | |
| | | Horizontal | - | Anterior | |
| | | | Con o sin mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| | Extraíble | Vertical | Con o sin mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| | | | Con mando rotativo directo | Anterior o posterior | |
| | | | Inversor de redes manual o motorizado | Anterior o posterior | |
| | | Horizontal | Con o sin mando motorizado frontal | Anterior o posterior | |
| **DPX-IS 250** | Fijo | Vertical | Aparato solo centrado | Anterior o posterior | |
| | | | 1 o 2 aparatos | Anterior o posterior | |

| | XL³ 4000 - 24 módulos | | | | | | | XL³ 4000 - 36 módulos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elevador | Dispositivo de fijación | Placa de montaje | Tapa cubrebornas metálica | | | | Dispositivo de fijación | Placa de montaje | Tapa cubrebornas metálica | | |
| | | | | Alt. (mm) | 1/4 de vuelta | Tornillo | Cerradura | | | Alt. (mm) | Tornillo | Cerradura |
| | | 0 206 01 | - | 150 | 0 208 00 | 0 209 00 | - | 0 206 51 | - | 150 | 0 209 50 | - |
| | | 0 206 01 | - | 200 | 0 208 01 | 0 209 01 | - | 0 206 51 | - | 200 | 0 209 51 | - |
| | | 0 206 01 | - | 200 | 0 208 01 | 0 209 01 | - | 0 206 51 | - | 200 | 0 209 51 | - |
| | - | - | 0 206 11 + 4 210 71/73 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | 0 206 61 + 4 210 71 | 300 | 0 209 60 | - |
| | - | - | 0 206 11 + 4 210 68 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | 0 206 61 + 4 210 68 | 300 | 0 209 60 | - |
| | 0 207 50 | 0 207 90 | 0 207 49 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | 0 207 61 | 0 207 49 | 300 | 0 209 60 | - |
| | - | 0 207 90 | 0 207 49 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | 0 207 61 | 0 207 49 | 300 | 0 209 60 | - |
| | - | - | 0 206 08 + 4 210 71/73 | 300 | 0 208 05 | 0 209 05 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 207 90 | 0 207 49 | 300 | 0 208 05 | 0 209 05 | - | 0 207 61 | 0 207 49 | 300 | 0 209 65 | - |
| | - | - | 0 206 11 + 4 210 58 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 206 63 | 0 206 71 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | - | - | - | - |
| | - | | 0 206 13 + 4 210 58 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 0 206 63 | 0 206 71 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | 0 206 15 | 150 | 0 208 13 | 0 209 13 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 94 | 150 | 0 208 13 | 0 209 13 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 207 91 | 0 207 59 | 400 | - | - | 0 212 11 | - | - | - | - | - |
| | | 0 207 91 | 0 207 59 | 400 | - | - | 0 212 08 | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 206 69 | 0 206 81 | 400 | - | - | 0 212 11 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 95 | 200 | - | - | 0 212 13 | - | - | - | - | - |
| | - | - | 0 206 11 + 4 210 72/74 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | 0 206 61 + 4 210 72 | 300 | 0 209 60 | - |
| | - | - | 0 206 11 + 4 210 69 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | 0 206 61 + 4 210 69 | 300 | 0 209 60 | - |
| | - | 0 207 90 | 0 207 64 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | 0 207 61 | 0 207 49 | 300 | 0 209 60 | - |
| | 0 207 50 | 0 207 90 | 0 207 64 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | 0 207 61 | 0 207 49 | 300 | 0 209 60 | - |
| | 0 207 50 | - | 0 206 08 + 4 210 72/74 | 300 | 0 208 05 | 0 209 05 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 207 90 | 0 207 64 | 300 | 0 208 05 | 0 209 05 | - | 0 207 61 | 0 207 49 | 300 | 0 209 65 | - |
| | - | - | 0 206 11 + 4 210 58 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 206 63 | 0 206 73 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | - | - | - | - |
| | - | | 0 206 13 + 4 210 58 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 0 206 63 | 0 206 73 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | 0 206 17 | 200 | 0 208 17 | 0 209 17 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 96 | 200 | 0 208 17 | 0 209 17 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 207 91 | 0 207 69 | 400 | - | - | 0 212 11 | - | - | - | - | - |
| | | 0 207 91 | 0 207 69 | 400 | - | - | 0 212 08 | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 206 69 | 0 206 83 | 400 | - | - | 0 212 11 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 97 | 200 | - | - | 0 212 13 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 206 05 | 300 | 0 208 10 | 0 209 10 | - | - | 0 206 55 | 300 | 0 209 60 | - |
| | | - | 0 206 05 | 300 | 0 208 06 | 0 209 06 | - | - | 0 206 55 | 300 | 0 209 60 | - |

# XL³ 4000

## selección de los equipamientos para montaje sobre placa

| Aparato | Versión | Posición | Configuración | Conexión | Mando rotativo/motorizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPX³ 630 | Fijo | Vertical | 1 a 3 ap. no dif. | Anterior | - | |
| | | | 1 a 3 ap. no dif. | Anterior o posterior | Con o sin | |
| | | | 1 a 3 ap. con dif. | Anterior | - | |
| | | | 1 a 3 ap. con dif. | Anterior o posterior | Con o sin | |
| | | Horizontal | Con o sin dif. aguas abajo | Anterior | - | |
| | | | Con o sin dif. aguas abajo | Anterior o posterior | Con o sin | |
| | | Vertical | Inversor de redes | Anterior o posterior | Con o sin mando motorizado | |
| | | Horizontal | Inversor de redes | Anterior o posterior | Con o sin mando motorizado | |
| | Extraíble | Vertical | 1 a 2 ap. no dif. | Anterior o posterior | Con o sin | |
| | | | 1 a 2 ap. con dif. | Anterior o posterior | Con o sin | |
| | | Horizontal | Con o sin dif. aguas abajo | Anterior o posterior | Con o sin mando rotativo | |
| | Seccionable | Vertical | No dif. | Anterior o posterior | Con o sin mando rotativo | |
| | | | No dif. | Anterior o posterior | Mando motorizado | |
| | | | Con dif. | Anterior o posterior | Con o sin mando rotativo | |
| | | | Con dif. | Anterior o posterior | Mando motorizado | |
| | | Horizontal | Con o sin dif. aguas abajo | Anterior o posterior | Con o sin mando rotativo | |
| | | | Con o sin dif. aguas abajo | Anterior o posterior | Mando motorizado | |
| | | Vertical | Inversor de redes | Anterior o posterior | - | |
| | | | Inversor de redes | Anterior o posterior | Mando motorizado | |
| DPX-IS 630 | Fijo | Vertical | Aparato solo | Anterior o posterior | - | |
| DPX³ 1600 | Fijo | Vertical | No dif. | Anterior | - | |
| | | | No dif. | Anterior | Mando rotativo o motorizado | |
| | | | No dif. | Posterior | - | |
| | | | No dif. | Posterior | Mando rotativo o motorizado | |
| | | Horizontal | No dif. | Anterior | - | |
| | | | No dif. | Anterior | Mando motorizado | |
| | | | No dif. | Posterior | Mando motorizado | |
| | | | No dif. | Posterior | - | |
| | | | No dif. | Posterior | Mando rotativo | |
| | | Horizontal | Inversor de redes | Anterior o trasera | - | |
| | | | Inversor de redes | Anterior o trasera | Mando motorizado | |
| | Seccionable | Vertical | No dif. | Anterior | - | |
| | | | No dif. | Anterior | Mando rotativo o motorizado | |
| | | Horizontal | No dif. | Posterior | - | |
| | | | No dif. | Posterior | Mando rotativo o motorizado | |
| | | | Inversor de redes | Posterior | - | |
| | | | Inversor de redes | Posterior | Mando motorizado | |
| DMX³ 1600 - 42/50 kA 3P y 4P | Fijo | Vertical | Aparato solo | - | - | |
| | | | 2 aparatos | - | - | |
| | Seccionable | | Aparato solo | - | - | |
| | | | 2 aparatos | - | - | |
| DMX³ 2500 - 50/65 kA 3P y 4P | Fijo | Vertical | Aparato solo | - | - | |
| | Seccionable | Vertical | Aparato solo | - | - | |
| DMX³ 2500 - 100 kA 3P y DMX³ 4000 3P | Fijo | Vertical | Aparato solo | - | - | |
| | Seccionable | Vertical | Aparato solo | - | - | |
| DMX³ 2500 - 100 kA 4P y DMX³ 4000 4P | Fijo | Vertical | Aparato solo | - | - | |
| | Seccionable | Vertical | Aparato solo | - | - | |

1. Sin elevador en caso de mando motorizado.
2. 2 juegos de elevadores en caso de pletina ajustable.

| | XL³ 4000 - 24 módulos | | | | | | | XL³ 4000 - 36 módulos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elevador | Dispositivo de fijación | Placa de montaje | Tapa cubrebornas metálica | | | | Dispositivo de fijación | Placa de montaje | Tapa cubrebornas metálica | | |
| | | | | Alt. (mm) | 1/4 de vuelta | Tornillo | Cerradura | | | Alt. (mm) | Tornillo | Cerradura |
| | | - | 0 206 20 | 400 | 0 208 20 | 0 209 20 | - | - | 0 206 70 | 400 | 0 209 70 | - |
| | 0 207 50[1] | 0 207 20 | 0 207 85 | 400 | 0 208 20 | 0 209 20 | - | 0 207 70 | 0 207 85 | 400 | 0 209 70 | - |
| | | - | 0 206 22 | 600 | 0 208 22 | 0 209 22 | - | - | 0 206 72 | 600 | 0 209 72 | - |
| | 0 207 50[1] | 0 207 22 | 0 207 86 | 600 | 0 208 22 | 0 209 22 | - | 0 207 72 | 0 207 86 | 600 | 0 209 72 | - |
| | | - | 0 206 23 | 300 | 0 208 23 | 0 209 21 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 93 | 300 | - | 0 209 23 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50[1] | - | 0 210 66 | 400 | - | 0 210 67 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50[1] | - | 0 210 73 | 600 | - | 0 210 76 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0 210 60 | 0 210 62 | 400 | - | - | 0 210 64 | - | - | - | - | - |
| | | 0 210 61 | 0 210 63 | 600 | - | - | 0 210 65 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 98 | 300 | - | - | 0 212 17 | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 210 60 | 0 210 62 | 400 | - | - | 0 210 70 | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 210 60 | 0 210 62 | 400 | - | - | 0 210 72 | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 210 61 | 0 210 63 | 600 | - | - | 0 210 71 | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | 0 210 61 | 0 210 63 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 98 | 300 | - | - | 0 212 18 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 98 | 300 | - | - | 0 212 19 | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | - | 0 210 66 | 400 | - | - | 0 210 68 | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50 | - | 0 210 66 | 400 | - | - | 0 210 69 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 206 07 | 300 | 0 208 07 | 0 209 07 | - | - | 0 206 57 | 300 | 0 209 57 | - |
| | | - | 0 211 00 | 400 | 0 211 10 | 0 211 11 | - | - | 0 211 02 | 400 | 0 211 12 | - |
| | 0 207 50[1, 2] | - | 0 211 04 | 400 | - | 0 211 14 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50[1, 2] | - | 0 211 06 | 400 | 0 211 10 | 0 211 11 | - | - | 0 211 03 | 400 | 0 211 12 | - |
| | 0 207 50[1, 2] | - | 0 211 06 | 400 | - | 0 211 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 211 00 | 400 | 0 208 34 | 0 209 34 | - | - | 0 211 02 | 400 | 0 209 84 | - |
| | | - | 0 211 00 | 400 | - | 0 209 36 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 211 00 | 400 | - | 0 209 35 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50[1, 2] | - | 0 207 36 | 400 | 0 208 34 | 0 209 34 | - | - | - | - | - | - |
| | 0 207 50[1, 2] | - | 0 207 36 | 400 | - | 0 209 35 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 206 86 | 800 | - | 0 209 86 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 206 86 | 800 | - | 0 209 87 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 211 05 | 400 | - | - | 0 211 15 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 211 05 | 400 | - | - | 0 211 16 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 35 | 400 | - | - | 0 212 34 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 35 | 400 | - | - | 0 212 35 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 206 87 | 800 | - | - | 0 212 36 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 206 87 | 800 | - | - | 0 212 37 | - | - | - | - | - |
| | | - | 0 207 80 | 600 | - | - | 0 210 84 | - | 0 207 81 | 600 | - | 0 210 86 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | 0 207 81 | 600 | - | 0 210 88 |
| | | - | 0 207 80 | 600 | - | - | 0 210 85 | - | 0 207 81 | 600 | - | 0 210 87 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | 0 207 81 | 600 | - | 0 210 89 |
| | | - | 0 207 51 | 600 | - | - | 0 209 38 | - | 0 207 52 | 600 | - | 0 209 48 |
| | | - | 0 207 53 | 600 | - | - | 0 209 38 | - | 0 207 54 | 600 | - | 0 209 48 |
| | | - | 0 207 51 | 600 | - | - | 0 209 38 | - | 0 207 52 | 600 | - | 0 209 48 |
| | | - | 0 207 53 | 600 | - | - | 0 209 38 | - | 0 207 54 | 600 | - | 0 209 48 |
| | | - | 0 207 51 | 600 | - | - | 0 209 39 | - | 0 207 52 | 600 | - | 0 209 48 |
| | | - | 0 207 53 | 600 | - | - | 0 209 39 | - | 0 207 54 | 600 | - | 0 209 48 |





0 205 12

Conjunto formado por:
– Montante estructural ref. 0 205 00.
– "Techo-base" ref. 0 205 03/06/09.
– Zócalo ref. 0 205 17/18/19.
– Montantes funcionales ref. 0 205 13/16.
– Montante estructural intermedio ref. 0 205 20.

Tabla de composición pág. 252

IP 30 - IK 07.
IP 55 - IK 08 con puerta y kit de estanqueidad en caso de unión.
Formados por la combinación de un conjunto "techo-base", montantes estructurales, montantes funcionales y paneles traseros y laterales.
RAL 7035 (zócalo RAL 7004). Altura exterior 2.000 o 2.200 mm.
Capacidad de 24 módulos (armarios de anchura 725 o 975 con celda de cables interna), 36 módulos (armarios de anchura 975).
Altura útil para colocación de placas cubrebornas de 1.800 mm (solo 1.700 mm en el caso de un uso del cuadro con soporte pivotante) o 2.000 mm.

## Armarios y canalizaciones de cables componibles metálicos

### Montantes estructurales

Se fijan sobre el conjunto "techo-base".
Reciben los paneles laterales y traseros.

| Emb. | Ref. Alt. ext. (mm) 2000 | Ref. Alt. ext. (mm) 2200 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 00 | 0 208 50 | Juego de 4 montantes. |

### Montante estructural intermedio

| Emb. | Ref. Alt. ext. (mm) 2000 | Ref. Alt. ext. (mm) 2200 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 20 | 0 208 51 | Se fija sobre la estructura del armario "techo-base". |

### "Techo-base" para armario

Equipados con placas pasacables.
Reciben los montantes estructurales.

| Emb. | Ref. | Prof. (mm) | Anch. exterior (mm) | Anch. útil (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 04 | 475 | 725 | 600 |
| 1 | 0 205 05 | 725 | 725 | 600 |
| 1 | 0 205 07 | 475 | 975 | 850 |
| 1 | 0 205 08 | 725 | 975 | 850 |
| 1 | 0 205 06 | 975 | 725 | 600 |
| 1 | 0 205 09 | 975 | 975 | 850 |

### "Techo-base" para canalización de cables

Equipados con placas pasacables.
Reciben los montantes estructurales.

| Emb. | Ref. | Prof. (mm) | Anch. exterior (mm) | Anch. útil (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 01 | 475 | 475 | 350 |
| 1 | 0 205 02 | 725 | 475 | 350 |
| 1 | 0 205 03 | 975 | 475 | 350 |

### Paneles posterior y laterales

Fijación por tornillo.

| Emb. | Ref. Alt. ext. (mm) 2000 | Ref. Alt. ext. (mm) 2200 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 41 | 0 208 57 | Anchura 475 mm. |
| 1 | 0 205 42 | 0 208 58 | Anchura 725 mm. |
| 1 | 0 205 43 | 0 208 59 | Anchura 975 mm. |

### Kit acabado frontal

| Emb. | Ref. Alt. ext. (mm) 2000 | Ref. Alt. ext. (mm) 2200 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 61 | 0 208 31 | IP 30 anchura 475 mm. |
| 1 | 0 205 62 | 0 208 32 | IP 30 anchura 725 mm. |
| 1 | 0 205 63 | 0 208 33 | IP 30 anchura 975 mm. |
| 1 | 0 205 65 | 0 208 47 | IP 55 perfil de acabado intermedio (en caso de unión). |

### Zócalos

| Emb. | Ref. Alt. ext. (mm) 100 | Anch. (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 11 | 475 | 475 |
| 1 | 0 205 14 | 725 | 475 |
| 1 | 0 205 15 | 725 | 725 |
| 1 | 0 205 17 | 975 | 475 |
| 1 | 0 205 18 | 975 | 725 |
| 1 | 0 205 19 | 975 | 975 |

## Equipamientos

### Montantes funcionales

Juego de 2 montantes funcionales.
Permiten la fijación de los equipamientos de montaje (pletinas, perfiles, etc.).

| Emb. | Ref. Alt. ext. (mm) 2000 | Ref. Alt. ext. (mm) 2200 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 12 | 0 208 52 | Montantes funcionales reducidos para armarios de profundidad 475 mm. |
| 1 | 0 205 13 | 0 208 53 | Montantes funcionales para armarios sin celda lateral. |
| 1 | 0 205 16 | 0 208 54 | Montantes funcionales para armarios con celda lateral. |

### Marcos soporte de tapas

| Emb. | Ref. Alt. ext. (mm) 2000 | Ref. Alt. ext. (mm) 2200 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 58 | 0 208 55 | Fijo para armario anchura 725 mm o armario anchura 975 mm sin celda interna. |
| 1 | 0 205 59 | 0 208 56 | Fijo para armario anchura 975 mm con celda interna. |
| 1 | 0 205 68 | | Pivotante para armario anchura 725 mm. |
| 1 | 0 205 69 | | Fijo para armario anchura 975 mm sin celda interna. |
| 1 | 0 205 79 | | Pivotante para armario anchura 975 mm con celda interna. |

### Elevador de montantes funcionales

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 207 50 | Para montaje de los DPX sobre dispositivos de fijación o de las placas ajustables. |

### Traviesas fijas

Se fijan sobre los montantes estructurales.
Las traviesas fijas son necesarias para la realización de una celda interna.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 205 21 | Juego de 2 traviesas de longitud 350 mm. |
| 1 | 0 205 22 | Juego de 2 traviesas de longitud 600 mm. |
| 1 | 0 205 23 | Juego de 2 traviesas de longitud 850 mm. |

### Traviesas ajustables

Se fijan sobre los montantes estructurales.
Destinadas a los soportes de embarrados.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 205 51 | Juego de 2 traviesas de longitud 350 mm. |
| 1 | 0 205 52 | Juego de 2 traviesas de longitud 600 mm. |
| 1 | 0 205 53 | Juego de 2 traviesas de longitud 850 mm. |

### Traviesas para chasis parciales

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 2 | 0 205 30 | Kit de cuatro escuadras para realizar un chasis doble parcial para montantes reducidos ref. 0 205 12. |
| 1 | 0 205 31 | Juego de 2 trav. fijas de longitud 350 mm. |
| 1 | 0 205 32 | Juego de 2 trav. fijas de longitud 600 mm. |

### Paneles con bisagras y cerradura

| Emb. | Ref. Alt. ext. (mm) 2000 | Ref. Alt. ext. (mm) 2200 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 205 47 | 0 208 66 | Para celda interna. |
| 1 | 0 205 48 | 0 208 67 | Para celda externa. |



0 205 77



0 205 82


| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Puertas reversibles** |
| | | | Se entregan con empuñadura. Bombines intercambiables a pedir por separado (pág. 243). Se montan en la cara delantera, trasera o lateral. |
| | Alt. (mm) 2000 | 2200 | **Equipable metálica** |
| 1 | 0 205 54 | 0 208 61 | Anchura 725 mm. |
| 1 | 0 205 57 | 0 208 62 | Anchura 975 mm. |
| | | | **Equipable transparente** |
| 1 | 0 205 64 | 0 208 63 | Anchura 725 mm. |
| 1 | 0 205 67 | 0 208 64 | Anchura 975 mm. |
| | | | **Plana metálica** |
| 1 | 0 205 71 | 0 208 65 | Anchura 475 mm. |
| 1 | 0 205 74 | | Anchura 725 mm. |
| 1 | 0 205 77 | | Anchura 975 mm. |
| | | | **Plana transparente** |
| 1 | 0 205 84 | | Anchura 725 mm. |
| 1 | 0 205 87 | | Anchura 975 mm. |
| | | | **Maneta de repuesto** |
| 1 | 0 202 99 | | Maneta de repuesto para puerta. |
| | | | **Equipamientos para montaje** |
| | | | **Unión** |
| 1 | 0 205 86 | | Tornillos para unión de estructura. |
| 1 | 0 205 88 | | Juego de 2 placas de refuerzo en L. |
| 1 | 0 205 89 | | Juego de 2 placas de refuerzo lisas. |
| 1 | 0 205 85 | | Kit de estanqueidad IP 55 en caso de unión - longitud 2 × 10 m. |
| 1 | 0 205 10 | | Kit para unión de zócalos. |
| | | | **Anillos de elevación** |
| 1 | 0 205 82 | | Juego de 4. Carga máxima de 340 kg por anillo. |
| | | | **Ventilación natural** |
| 1 | 0 205 44 | | Panel de ventilación para zócalo ancho 725. |
| 1 | 0 205 45 | | Panel de ventilación para zócalo ancho 975. |
| 1 | 0 205 46 | | Separador para sobreelevación del techo. |

Uniones XL³/CEP, consultar






## Montantes funcionales con marco pivotante



Con montante funcional reducido ref. 0 205 12











Con montante funcional ref. 0 205 13






## Realización de un chasis doble parcial para montantes reducidos ref. 0 205 12



# XL³ 4000

## armarios de distribución componibles

| Armarios | | Conjuntos "techo-base" | Montantes de estructura | Zócalos | Montantes funcionales | Marcos soporte | | Traviesas celda internas | Panel frontal celda interna | Paneles posteriores | Paneles laterales | Puertas | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Equipables | | Planas | |
| | | | | | | | | | | | | Metal | Vidrio | Metal | Vidrio |
| Anch. × Prof. (mm) | Alt. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | fijos | pivotantes | | | | | | | | |
| 725 × 475 | 2000 | 0 205 04 | 0 205 00 | 0 205 14 | 0 205 12 | 0 205 58 | 0 205 68 | - | - | 0 205 42 | 0 205 41 | 0 205 54 | 0 205 64 | 0 205 74 | 0 205 84 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 52 | 0 208 55 | - | | | 0 208 58 | 0 208 57 | 0 208 61 | 0 208 63 | - | - |
| 725 × 725 | 2000 | 0 205 05 | 0 205 00 | 0 205 15 | 0 205 13 | 0 205 58 | 0 205 68 | - | - | 0 205 42 | 0 205 42 | 0 205 54 | 0 205 64 | 0 205 74 | 0 205 84 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 53 | 0 208 55 | - | | | 0 208 58 | 0 208 58 | 0 208 61 | 0 208 63 | - | - |
| 725 × 975 | 2000 | 0 205 06 | 0 205 00 | 0 205 18 | 0 205 13 | 0 205 58 | 0 205 68 | - | - | 0 205 42 | 0 205 43 | 0 205 54 | 0 205 64 | 0 205 74 | 0 205 84 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 53 | 0 208 55 | - | | | 0 208 58 | 0 208 59 | 0 208 61 | 0 208 63 | - | - |
| 975 × 475 | 2000 | 0 205 07 | 0 205 00 | 0 205 17 | 0 205 12 | 0 205 58 | 0 205 69 | - | - | 0 205 43 | 0 205 41 | 0 205 57 | 0 205 67 | 0 205 77 | 0 205 87 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 52 | 0 208 55 | - | | | 0 208 59 | 0 208 57 | 0 208 62 | 0 208 64 | - | - |
| 975 × 475 (1) | 2000 | 0 205 07 | 0 205 00 | 0 205 17 | 0 205 16 | 0 205 59 | 0 205 79 | 0 205 21 | 0 205 47 | 0 205 43 | 0 205 41 | 0 205 57 | 0 205 67 | 0 205 77 | 0 205 87 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 54 | 0 208 56 | - | | | 0 208 59 | 0 208 57 | 0 208 62 | 0 208 64 | - | - |
| 975 × 725 | 2000 | 0 205 08 | 0 205 00 | 0 205 18 | 0 205 13 | 0 205 58 | 0 205 69 | - | - | 0 205 43 | 0 205 42 | 0 205 57 | 0 205 67 | 0 205 77 | 0 205 87 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 53 | 0 208 55 | - | | | 0 208 59 | 0 208 58 | 0 208 62 | 0 208 64 | - | - |
| 975 × 725 (1) | 2000 | 0 205 08 | 0 205 00 | 0 205 18 | 0 205 16 | 0 205 59 | 0 205 79 | 0 205 22 | 0 205 47 | 0 205 43 | 0 205 42 | 0 205 57 | 0 205 67 | 0 205 77 | 0 205 87 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 54 | 0 208 56 | - | | | 0 208 59 | 0 208 58 | 0 208 62 | 0 208 64 | - | - |
| 975 × 975 | 2000 | 0 205 09 | 0 205 00 | 0 205 19 | 0 205 13 | 0 205 58 | 0 205 69 | - | - | 0 205 43 | 0 205 43 | 0 205 57 | 0 205 67 | 0 205 77 | 0 205 87 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 53 | 0 208 55 | - | | | 0 208 59 | 0 208 59 | 0 208 62 | 0 208 64 | - | - |
| 975 × 975 (1) | 2000 | 0 205 09 | 0 205 00 | 0 205 19 | 0 205 16 | 0 205 59 | 0 205 79 | 0 205 23 | 0 205 47 | 0 205 43 | 0 205 43 | 0 205 57 | 0 205 67 | 0 205 77 | 0 205 87 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 54 | 0 208 56 | - | | | 0 208 59 | 0 208 59 | 0 208 62 | 0 208 64 | - | - |

| Canalización de cables externa | | Conjuntos "techo-base" | Montantes de estructura | Zócalos | Paneles frontales | Paneles traseros | Paneles laterales | Puertas metálicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anch. × Prof. (mm) | Alt. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 × 475 | 2000 | 0 205 01 | 0 205 00 | 0 205 11 | 0 205 48 | 0 205 41 | 0 205 41 | 0 205 71 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 67 | 0 208 57 | 0 208 57 | 0 208 65 |
| 475 × 725 | 2000 | 0 205 02 | 0 205 00 | 0 205 14 | 0 205 48 | 0 205 41 | 0 205 42 | 0 205 71 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 67 | 0 208 57 | 0 208 58 | 0 208 65 |
| 475 × 975 | 2000 | 0 205 03 | 0 205 00 | 0 205 17 | 0 205 48 | 0 205 41 | 0 205 43 | 0 205 71 |
| | 2200 | | 0 208 50 | | 0 208 67 | 0 208 57 | 0 208 59 | 0 208 65 |

1. Con canalización de cables interna.

# XL³ 4000

## equipamiento para montaje modular, Vistop hasta 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 y DPX-IS 250 sobre perfil ⌙



0 206 01




4 210 71



0 209 01

| Emb. | Ref. | Fijación sobre perfil ⌙ |
|---|---|---|
| | | **Perfil ⌙** Conjunto formado por un perfil de aluminio y por 2 escuadras de fijación de 2 posiciones. Admiten los repartidores de fila HX³ 125 A. Permiten la fijación de los DPX³ con ayuda de placas dedicadas. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| 1 | 0 206 01 / 0 206 51 | Se fijan en los montantes funcionales en XL³ 800 y 4000. |
| | | **Adaptadores para montaje de los DPX³ sobre perfil ⌙** Permiten el montaje de los DPX³ sobre el perfil de aluminio ⌙ y sobre placa ref. 0 206 11/61. |
| 1 | 4 210 71 | Para DPX³ 160 sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 73 | Para DPX³ 160 diferencial sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 68 | Para todos los DPX³ 160 con mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 72 | Para DPX³ 250 sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 74 | Para DPX³ 250 diferenciales sin mando motorizado lateral. |
| 1 | 4 210 69 | Para todos los DPX³ 250 con mando motorizado lateral. |
| | | **Adaptadores para montaje de los DPX-IS 250 sobre perfil ⌙** Permite el montaje de los aparatos sobre el perfil de aluminio ⌙ y sobre pletina ref. 0 206 11/61. |
| 1 | 0 262 39 | Para DPX-IS 250. |
| | | **Elevador de perfil** Permite el montaje de aparatos modulares y de DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 montados sobre perfiles ref. 0 206 01/51 o sobre placa ref. 0 206 11/61. |
| 1 | 4 052 26 | Para 20 módulos. |

| | N.º de módulos 24 / 36 | Tapas cubrebornas metálicas |
|---|---|---|
| | | **Para aparatos modulares** |
| 1 | 0 208 00[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 00[2] / 0 209 50[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para Vistop hasta 160 A** |
| 1 | 0 208 01[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 01[2] / 0 209 51[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX³ y DPX-IS 250** |
| 1 | 0 208 10[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 10[2] / 0 209 60[2] | Con tornillos imperdibles. |




1. Permiten la prensión y el precintado.
2. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

# XL³ 4000

## equipamiento para montaje modular, Vistop hasta 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 y DPX-IS 250 sobre placa




0 208 10



0 209 10

| Emb. | Ref. | Placas para DPX-IS |
|---|---|---|
| | | Fijación directa sobre montantes funcionales. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| | | **Placas fijas para aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 206 05 / 0 206 55 | Para 1 o 2 DPX-IS 250 con conexión anterior o posterior. |
| 1 | 0 206 07 / 0 206 57 | Para 1 DPX-IS 630 con conexión anterior o posterior. |
| 1 | 0 211 00 | Para 1 DPX³ 1600 con conexión anterior. |
| 1 | 0 211 06 / 0 211 03 | Para 1 DPX³ 1600 con conexión posterior. |


| | N.º de módulos 24 / 36 | Tapas cubrebornas metálicas |
|---|---|---|
| | | **Para 1 DPX-IS 250 en posición vertical** |
| 1 | 0 208 10[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 10[1] / 0 209 60[1] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 2 DPX-IS 250 en posición vertical** |
| 1 | 0 208 06[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 06[1] / 0 209 60[1] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 DPX-IS 630 en posición vertical** No permite el montaje de los cubrebornes ref. 0 262 45. |
| 1 | 0 208 07[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 07[1] / 0 209 57[1] | Con tornillos imperdibles. |




1. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.
2. Permiten la prensión y el precintado.

# XL³ 4000

## equipamientos para montaje DPX³ 160 y DPX³ 250 sobre placa



0 206 11


0 206 17



0 208 10

0 209 10

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Placas para DPX³ versión fija, conexión anterior** |
| | | Fijación directa sobre montantes funcionales. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| | | **Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 206 11 / 0 206 61 | Placa equipada con un perfil ⌙ para DPX³ con un adaptador de fijación ref. 4 210 68/69/71/72 o placa para inversor de redes manual ref. 4 210 58. Permite la instalación de aparatos diferentes y el montaje de los aparatos modulares con el elevador ref. 0 405 226. |
| 1 | 0 206 08 | Placa para DPX³ con mando rotativo directo con adaptador ref. 4 210 68/69. |
| 1 | 0 206 13 | Placa para inversor de fuentes motorizado con adaptador ref. 4 210 58. |
| | 24 módulos | |
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 206 15 | Para 1 DPX³ 160. |
| 1 | 0 206 17 | Para 1 DPX³ 250. |
| | | **Tapas cubrebornas metálicas** |
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| | | **Para DPX³ en posición vertical sin mando rotativo directo** |
| 1 | 0 208 10[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 10[2] / 0 209 60[2] | Con tornillos imperdibles. |
| 1 | 0 209 27 | Con tornillos imperdibles para DPX³ 250 con cubrebornes. |
| | 24 módulos | |
| | | **Para DPX³ en posición vertical con mando rotativo directo** |
| 1 | 0 208 05[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 05[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX³ 160** |
| 1 | 0 208 13[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 13[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para DPX³ 250** |
| 1 | 0 208 17[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 17[2] | Con tornillos imperdibles. |




1. Permiten la prensión y el precintado.
2. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

# XL³ 4000

## equipamiento para montaje de DPX³ 630 y 1600 sobre placa fija



0 206 20

0 206 24


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Placas para DPX³ versión fija conexión anterior** |
| | | Fijación directa sobre montantes funcionales. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| | | **Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 206 20[1] / 0 206 70 | Para 1 a 3 DPX³ 630. |
| 1 | 0 206 22[1] | Para 1 a 3 DPX³ 630 con diferencial. |
| 1 | 0 206 30 | Para 1 DPX³ 1600 con conexión anterior. |
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 206 23 | Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial. |
| 1 | 0 206 30 | Para 1 DPX³ 1600 con conexión anterior. |
| | | **Tapas cubrebornas metálicas - Aparatos en posición vertical** |
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| | | **Para 1 a 3 DPX³ 630** |
| 1 | 0 208 20[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 20[3] / 0 209 70[3] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 a 3 DPX³ 630 con bloque diferencial** |
| 1 | 0 208 22[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 22[3] / 0 209 72[3] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 DPX³ 1600** |
| 1 | 0 211 10[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 211 11[3] / 0 211 12[3] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Tapas cubrebornas metálicas - Aparatos en posición horizontal** |
| | 24 módulos | |
| | | **Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial sin mando rotativo o motorizado** |
| 1 | 0 208 23[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 21[3] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial con mando rotativo o motorizado** |
| 1 | 0 209 23[3] | Con tornillos imperdibles. |
| | N.º de módulos 24 / 36 | |
| | | **Para 1 DPX³ 1600** |
| 1 | 0 208 34[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 34[3] / 0 209 84[3] | Con tornillos imperdibles. |




1. Posibilidad de montar 2 DPX 630 4P.
2. Permiten la prensión y el precintado.
3. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

# XL³ 4000


## equipamientos para montaje de DPX³ 160 y DPX³ 250 versión fija sobre placa regulable




0 209 10 0 208 13


| Emb. | Ref. | Fijación de los DPX³ versión fija |
|---|---|---|
| | | **Dispositivos de fijación regulables - Aparatos en posición vertical** |
| | | Montaje de los aparatos mediante placas |
| | | Permiten el montaje de mandos rotativos directos y de mandos motorizados frontales. |
| | N.º de módulos 24 \| 36 | |
| 1 | 0 207 90 \| 0 207 61 | Para 1 a 3 DPX³. |
| 1 | 0 206 63 | Para 2 DPX³ en inversor de redes. |
| | | **Placas de montaje - Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 207 49 | Para 1 DPX³ 160. |
| 1 | 0 206 71 | Para 2 DPX³ 160 en inversor de redes. |
| 1 | 0 207 64 | Para 1 DPX³ 250. |
| 1 | 0 206 73 | Para 1 DPX³ 250 en inversor de redes. |
| | | **Placas regulables - Aparatos en posición horizontal** |
| | 24 módulos | |
| 1 | 0 207 94 | Para 1 DPX³ 160. |
| 1 | 0 207 96 | Para 1 DPX³ 250. |


| Emb. | Ref. | Tapas cubrebornas metálicas - Aparatos en posición vertical |
|---|---|---|
| | N.º de módulos 24 \| 36 | **Para DPX³ con o sin mando motorizado** |
| 1 | 0 208 10[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 10 \| 0 209 60[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 a 3 DPX³ con mando rotativo directo** |
| 1 | 0 208 05[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 05[2] \| 0 209 65[2] | Con tornillos imperdibles. |




| Emb. | Ref. | Tapas cubrebornas metálicas - Aparatos en posición horizontal |
|---|---|---|
| | | Permite el montaje de mandos motorizados frontales. |
| | 24 módulos | **Para 1 DPX³ 160** |
| 1 | 0 208 13[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 13[1] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 DPX³ 250** |
| 1 | 0 208 17[2] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 17[1] | Con tornillos imperdibles. |




| Emb. | Ref. | Fijación para inversores de redes DPX³ 160/250 |
|---|---|---|
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| | | Conjuntos formados por una placa y una tapa cubrebornes. |
| 1 | 0 206 88 | Para versión fija. |
| 1 | 0 207 38 | Para versión extraible. |

# XL³ 4000

## equipamientos para montaje de DPX³ 160 y DPX³ 250 versión extraíble sobre placa regulable





0 212 11 0 212 13

Las placas ajustables permiten la conexión anterior/posterior así como el montaje de un mando motorizado o rotativo.


| Emb. | Ref. | Fijación de los DPX³ versión extraíble |
|---|---|---|
| | | **Dispositivos de fijación regulables - Aparatos en posición vertical** |
| | | Montaje de los aparatos mediante el intermediario de placas dedicadas (véase abajo). |
| | | Permiten el montaje de mandos rotativos directos y de mandos motorizados frontales. |
| 1 | 0 207 91 | Para 1 a 3 DPX³. |
| 1 | 0 206 69 | Para 2 DPX³ en inversor de redes. |
| | | **Placas de montaje - Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 207 59 | Para 1 DPX³ 160. |
| 1 | 0 206 81 | Para 1 DPX³ 160 en inversor de redes. |
| 1 | 0 207 69 | Para 1 DPX³ 250. |
| 1 | 0 206 83 | Para 1 DPX³ 250 en inversor de redes. |
| | | **Placas regulables - Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 207 95 | Para 1 DPX³ 160. |
| 1 | 0 207 97 | Para 1 DPX³ 250. |

| Emb. | Ref. | Tapas cubrebornas metálicas - Aparatos en posición vertical |
|---|---|---|
| | | **Para 1 a 3 DPX³ con o sin mando motorizado frontal** |
| 1 | 0 212 11 | Con bisagras y cerradura. |
| | | **Para 1 a 3 DPX³ con mando rotativo directo** |
| 1 | 0 212 08 | Con bisagras y cerradura. |




| Emb. | Ref. | Tapas cubrebornas metálicas - Aparatos en posición horizontal |
|---|---|---|
| | | Permite el montaje de mandos motorizados frontales. |
| | | **Para 1 DPX³** |
| 1 | 0 212 13 | Con bisagras y cerradura. |




1. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales
2. Permiten la prensión y el precintado
3. Añadir los soportes 0 206 71 para DPX³ 160 y 0 206 73 para DPX³ 250

# XL³ 4000

## montaje de los DPX³ 630 versión fija sobre placas regulables




0 208 20




0 208 23

Las placas regulables permiten el montaje de conexión anterior / posterior así como el montaje de un mando motorizado o rotativo.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Fijación de los DPX versión fija, conexión anterior o posterior** |
| | N.º de módulos 24 \| 36 | **Dispositivos de fijación ajustables - Aparatos en posición vertical** Montaje de los aparatos mediante el intermediario de placas dedicadas (véase abajo). |
| 1 | 0 207 20 \| 0 207 70 | Para 1 a 3 DPX³ 630. |
| 1 | 0 207 22 \| 0 207 72 | Para 1 a 3 DPX³ 630 con diferencial. |
| | | **Placas de montaje - Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 207 85 | DPX³ 630. |
| 1 | 0 207 86 | DPX³ 630 con diferencial. |
| | | **Placas regulables - Aparatos en posición horizontal** |
| | 24 módulos | |
| 1 | 0 207 93 | Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial. |
| | | **Tapas cubrebornas metálicas - Aparato en posición vertical** |
| | | Para DPX³ con o sin mando motorizado o rotativo. |
| | N.º de módulos 24 \| 36 | **Para 1 a 3 DPX³ 630** |
| 1 | 0 208 20[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 20[2] \| 0 209 70[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 a 3 DPX³ 630 con bloque diferencial** |
| 1 | 0 208 22[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 22[2] \| 0 209 72[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Tapas cubrebornas metálicas - aparato en posición horizontal** |
| | 24 módulos | **Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial** |
| 1 | 0 208 23[1] | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 21[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | | **Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial con mando motorizado o rotativo** |
| 1 | 0 209 23[2] | Con tornillos imperdibles. |




# XL³ 4000

## montaje de los DPX³ 630 versión extraíble o seccionable sobre placas regulables



0 207 21



0 207 87

Las placas regulables permiten el montaje de conexión anterior / posterior así como el montaje de un mando motorizado o rotativo.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Fijación de los DPX³ extraíbles o seccionables, conexión anterior o posterior** |
| | | **Dispositivos de fijación regulables - Aparatos en posición vertical** Montaje de los aparatos mediante el intermediario de placas dedicadas (véase abajo). |
| 1 | 0 210 60 | Para 1 a 2 DPX³ 630. |
| 1 | 0 210 61 | Para 1 a 2 DPX³ 630 con diferencial. |
| | | **Placas de montaje - Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 210 62 | Para aparato solo. |
| 1 | 0 210 63 | Para aparato con diferencial. |
| | | **Placas regulables - Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 207 98 | Para aparato extraíble o seccionable con o sin diferencial. |
| | | **Tapas cubrebornas metálicas para aparatos extraíbles** |
| | | Placas cubrebornas con bisagras y cerradura. |
| | | **Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 210 64 | Para 1 a 2 DPX³ 630. |
| 1 | 0 210 65 | Para 1 a 2 DPX³ 630 con diferencial. |
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 212 17 | Para aparato con o sin diferencial. |

1. Permiten la prensión y el precintado.
2. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

# XL³ 4000

## montaje de los DPX³ 630 versión extraíble o seccionable sobre placas regulables (continuación)



0 210 66



0 212 19

Las placas regulables permiten el montaje de conexión anterior / posterior así como el montaje de un mando motorizado o rotativo.

| Emb. | Ref. | Tapas cubrebornas metálicas para aparatos seccionables |
|---|---|---|
| | | **Aparatos en posición vertical con o sin mando rotativo** |
| 1 | 0 210 70 | Para 1 DPX 250 o 630 con o sin diferencial. |
| 1 | 0 210 71 | Para 1 DPX 250 o 630 con diferencial. |
| | | **Aparatos en posición vertical con mando motorizado** |
| 1 | 0 210 72 | Para 1 aparato sin diferencial. |
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 212 18 | Para 1 aparato con o sin diferencial aguas abajo con o sin mando rotativo. |
| 1 | 0 212 19 | Para 1 aparato con o sin diferencial aguas abajo con mando motorizado. |


| Emb. | Ref. | Fijación de los DPX³ versión inversor de redes |
|---|---|---|
| | | **Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 210 66 | Para 2 aparatos. |
| | | **Aparato en posición horizontal** |
| 1 | 0 210 73 | Para 2 aparatos. |

| Emb. | Ref. | Tapas cubrebornas metálicas para inversores de redes |
|---|---|---|
| | | **Para DPX³ versión fija** Con tornillos imperdibles. |
| 1 | 0 210 67[1] | Para 2 aparatos en posición vertical. |
| 1 | 0 210 76 | Para 2 aparatos en posición horizontal. |
| | | **Para DPX³ seccionable** Con bisagras y cerradura. |
| 1 | 0 210 68 | Para 2 aparatos en posición vertical. |
| 1 | 0 210 69 | Para 2 aparatos en posición vertical con mando motorizado. |


1. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

# XL³ 4000

## montaje de los DPX³ 1600 versión fija sobre pletinas



0 211 10




0 209 34


Las placas regulables permiten el montaje de conexión anterior / posterior así como el montaje de un mando motorizado o rotativo.


| Emb. | Ref. (N.° de módulos 24 / 36) | Fijación de los aparatos versión fija |
|---|---|---|
| | | **Placas regulables - Aparatos en posición vertical** |
| 1 | 0 211 04 / | Para 1 DPX³ 1600 conexión anterior. |
| 1 | 0 211 06 / 0 211 03 | Para 1 DPX³ 1600 conexión posterior. |
| | | **Placa fija - Aparatos en posición horizontal o vertical** |
| 1 | 0 211 00[3] / 0 211 02 | Para 1 DPX³ 1600 conexión anterior. |
| | | **Placa regulable - Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 207 36 | Para 1 DPX³ 1600 conexión posterior. |

| Emb. | Ref. (N.° de módulos 24 / 36) | Tapas cubrebornas metálicas para aparatos en posición vertical |
|---|---|---|
| | | **Para DPX³ 1600 únicamente** |
| 1 | 0 211 10[1] / | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 211 11[2] / 0 211 12[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | 24 módulos | **Para 1 DPX³ 1600 con mando rotativo o motorizado** |
| 1 | 0 211 14[2] | Con tornillos imperdibles. |




| Emb. | Ref. (N.° de módulos 24 / 36) | Tapas cubrebornas metálicas para aparatos en posición horizontal |
|---|---|---|
| | | **Para DPX³ 1600 únicamente** |
| 1 | 0 208 34[1] / | 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 209 34[2] / 0 209 84[2] | Con tornillos imperdibles. |
| | 24 módulos | **Para 1 DPX³ 1600** |
| 1 | 0 209 35[2] | Con tornillos imperdibles para conexión posterior con mando motorizado o rotativo y conexión anterior con mando rotativo. |
| 1 | 0 209 36[2] | Con tornillos imperdibles para conexión anterior con mando motorizado. |




1. Permiten la prensión y el precintado.
2. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.
3. Montaje del DPX-IS solo en vertical.

# XL³ 4000

## montaje de los DPX³ 1600 versiones seccionables e inversores de redes sobre placas regulables



0 211 15

0 212 34

Las pletinas ajustables permiten la conexión anterior / posterior así como el montaje de un mando motorizado o rotativo.

| Emb. | Ref. | Fijación de los DPX³ versión seccionable, con conexión anterior o posterior |
|---|---|---|
| | | **Aparatos en posición vertical** |
| | | Placas regulables. |
| 1 | 0 211 05 | Para 1 DPX³ 1600. |
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| | | Placas regulables. |
| 1 | 0 207 35 | Para 1 DPX³ 1600 conexión posterior. |

| | | Tapas cubrebornas metálicas para versión seccionable | |
|---|---|---|---|
| | | Tapas cubrebornas con bisagras y cerradura. | |
| | | **Aparatos en posición vertical** | |
| 1 | 0 211 15 | Para 1 DPX³ 1600. | 600 |
| 1 | 0 211 16 | Para 1 DPX³ 1600 con mando motorizado o rotativo. | 600 |
| | | **Aparatos en posición horizontal** | |
| 1 | 0 212 34 | Para 1 DPX³ 1600. | 400 |
| 1 | 0 212 35 | Para 1 DPX³ 1600 con mando motorizado o rotativo. | 400 |

| | | Fijación de los DPX³ versión inversor de redes |
|---|---|---|
| | | **Aparatos en posición horizontal** |
| 1 | 0 206 86 | Para 2 DPX³ 1600 fijos. |
| 1 | 0 206 87 | Para 2 DPX³ 1600 seccionable. |

| | | Tapas cubrebornas metálicas para inversores de redes | |
|---|---|---|---|
| | | **Para DPX³ versión fija** | |
| | | Con tornillos imperdibles. | |
| 1 | 0 209 86[1] | Para 2 DPX³ 1600. | 800 |
| 1 | 0 209 87[1] | Para 2 DPX³ 1600 con mando motorizado. | 800 |
| | | **Para DPX³ versión seccionable** | |
| | | Con bisagras y cerradura. | |
| 1 | 0 212 36 | Para 2 DPX³ 1600. | |
| 1 | 0 212 37 | Para 2 DPX³ 1600 con mando motorizado. | |

1. Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

# XL³ 4000

## montaje de los DMX³ versiones fija o seccionable



0 207 51



0 209 38 + 0 288 22

| Emb. | Ref. | Fijaciones de los DMX³ o DMX³-I 1600 |
|---|---|---|
| | 24 módulos \| 36 módulos | |
| 1 | 0 207 80 | **Bandejas para versión fija** Para 1 DMX³ o DMX³-I 1600. |
| 1 | 0 207 81 | Para 1 o 2 DMX³ o DMX³-I 1600. |
| | 0 207 79 | **Bandejas para celda de cables** Para 1 DMX³ o DMX³-I 1600. |


| | | | Tapa cubrebornes de metal para DMX³ o DMX³-I 1600 | |
|---|---|---|---|---|
| | 24 módulos | 36 módulos | | |
| 1 | 0 210 84 | 0 210 86 | **Tapa cubrebornas para versión fija** Para 1 DMX³ o DMX³-I 1600. | 600 |
| 1 | | | **Tapas cubrebornas para versión seccionable** | |
| 1 | 0 210 85 | 0 210 87 | Para 1 DMX³ o DMX³-I 1600. | |
| 1 | | | **Tapas cubrebornas para versión lado a lado** | |
| 1 | | 0 210 88 | Versión fija. Para 2 DMX³ o DMX³-I 1600. | |
| | | 0 210 89 | Versión seccionable. Para 2 DMX³ o DMX³-I 1600. | |
| 1 | | | **Tapas cubrebornas para celda de cables** | |
| 1 | 0 210 80 | | Versión fija. Para 1 DMX³ o DMX³-I 1600. | |
| 1 | 0 210 81 | | Versión seccionable. Para 1 DMX³ o DMX³-I 1600. | |

| | | Tapas cubrebornas ciegas para celda de cables |
|---|---|---|
| 1 | 0 210 82 | Altura 200 mm. |
| 1 | 0 210 83 | Altura 600 mm. |

| | N.º de módulos 24 | 36 | Fijación de los DMX³ 2500/4000 |
|---|---|---|---|
| | | | **Bandejas para versión fija** |
| 1 | 0 207 51 | | Para 1 DMX³ o DMX³-I 2500/4000 3P/4P anchura 600 mm. |
| 1 | | 0 207 52 | Para 1 DMX³ o DMX³-I 2500/4000 3P/4P anchura 850 mm. |
| | | | **Bandejas para versión seccionable** |
| 1 | 0 207 53 | | Para 1 DMX³ o DMX³-I 2500/4000 3P/4P anchura 600 mm. |
| 1 | | 0 207 54 | Para 1 DMX³ o DMX³-I 2500/4000 3P/4P anchura 850 mm. |

| | N.º de módulos 24 | 36 | Tapas cubrebornas metálicas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tapas cubrebornas con bisagras y cerradura para DMX³ versión fija y seccionable. | |
| 1 | 0 209 38 | | Para 1 DMX³ 2500/4000 3P o 1 DMX³ 2500 - 50/65 kA 4P o 1 DMX³-I 2500 3P/4P anchura 600 mm. | 600 |
| 1 | 0 209 39 | | Para 1 DMX³ 2500 - 100 kA 4P o 1 DMX³ 4000 4P o 1 DMX³-I 4000 anchura 600 mm. | 600 |
| 1 | | 0 209 48 | Para 1 DMX³ o DMX³-I 2500/4000 3P/4P anchura 850 mm. | 600 |

Equipamiento para **DMX³ 6300**, consultar (pág. 260).



0 206 42



0 206 45



0 208 44



0 206 02



0 200 51



0 209 59

| Emb. | Ref. | Placa universal de montaje |
|---|---|---|
| | | Se fijan a los montantes funcionales. |
| | | **Perforadas de 600 mm de anchura** |
| 1 | 0 206 41 | Altura 200 mm. |
| 1 | 0 206 42 | Altura 400 mm. |
| | | **Lisas de 600 mm de anchura** |
| 1 | 0 206 43 | Altura 200 mm. |
| 1 | 0 206 44 | Altura 400 mm. |
| 1 | 0 206 45 | Altura 600 mm. |
| | | **Lisas de 850 mm de anchura** |
| 1 | 0 206 46 | Altura 400 mm. |
| | | **Lisas regulables** |
| 1 | 0 206 40 | Altura 100 mm, anchura 600 mm. |
| 1 | 0 206 47 | Altura 200 mm, anchura 600 mm. |
| 1 | 0 206 48 | Altura 400 mm, anchura 600 mm. |
| 1 | 0 206 90 | Altura 100 mm, anchura 850 mm. |
| 1 | 0 206 49 | Altura 200 mm, anchura 850 mm. |

| | | Placa lisa |
|---|---|---|
| | | Se entrega con guía de ajuste en profundidad. |
| 1 | 0 205 40 | Altura 1800 mm, anchura 600 mm. |

| | | Perfiles ⌙⌜ universales |
|---|---|---|
| | | Se fijan a los montantes funcionales. |
| 1 | 0 206 04 | Anchura 600 mm (24 módulos). |
| 1 | 0 206 54 | Anchura 850 mm (36 módulos). |

| | | Dispositivos de fijación universales regulables |
|---|---|---|
| | | Formados por un perfil ⌙⌜ y 2 escuadras de fijación regulables.<br>Se fijan a los montantes funcionales. |
| 1 | 0 206 02 | Para cajas y armarios de 24 módulos. |
| 1 | 0 206 52 | Para cajas y armarios de 36 módulos. |

| | | Circulación del cableado |
|---|---|---|
| | | **Soportes de fijación de canal Lina 25**<br>Permiten la fijación horizontal y vertical de los canales Lina 25, y su ajuste en altura.<br>Se montan directamente en los montantes funcionales. |
| 1 | 0 204 70 | Juego de 2 para armarios XL³ 4000 36 módulos. |
| 1 | 0 205 70 | Juego de 2 para armarios XL³ 4000 24 módulos. |
| | | **Canal Lina 25™**<br>Longitud: 2 m. |
| | | Anch. × Alt. (mm) |
| 48 | 0 362 07 | 40 × 60. |
| 40 | 0 362 08 | 40 × 80. |
| 32 | 0 362 12 | 60 × 60. |
| 32 | 0 362 13 | 60 × 80. |
| 100 | 0 200 80 | Clip aislante para fijación de la canal a los soportes refs. 0 204 70 y 0 205 70. |

| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| | | **Soporte universal para celda lateral**<br>Permite el montaje de placas de bornas, bornas de tierra… |
| 1 | 0 201 95 | Juego de 3 soportes metálicos. |
| | | **Tuercas-clip**<br>Montaje en cara anterior por 1/4 de vuelta en montantes funcionales. |
| 20 | 0 200 92 | Bolsa de 20 tuercas-clips para tornillos M6. |
| 50 | 0 200 91 | Bolsa de 50 tornillos M6. |

| | | Tapas cubrebornas lisas metálicas |
|---|---|---|
| | | **1/4 de vuelta**<br>Permiten el precintado. |
| | N.º de módulos 24 | |
| | Altura (mm) | |
| 1 | 0 208 40 | 50 |
| 1 | 0 208 41 | 100 |
| 1 | 0 208 42 | 150 |
| 1 | 0 208 43 | 200 |
| 1 | 0 208 44 | 300 |
| 1 | 0 208 45 | 400 |
| 1 | 0 208 46 | 600 |
| | | **Con tornillos**<br>Tornillos imperdibles.<br>Bisagras ref. 0 209 59 en opción. |

| | N.º de módulos 24 | 36 | |
|---|---|---|---|
| | Altura (mm) | | |
| 1 | 0 209 40 | 0 209 90 | 50 |
| 1 | 0 209 41 | 0 209 91 | 100 |
| 1 | 0 209 42 | 0 209 92 | 150 |
| 1 | 0 209 43 | 0 209 93 | 200 |
| 1 | 0 209 44 | 0 209 94 | 300 |
| 1 | 0 209 45 | 0 209 95 | 400 |
| 1 | 0 209 46 | 0 209 96 | 600 |

| | 24 módulos | 36 módulos | Ventilación natural |
|---|---|---|---|
| | 0 209 49 | 0 209 99 | **Tapas cubrebornes perforadas** |
| 1 | 0 209 49 | | Altura 200 mm. |
| | | | **Paneles de ventilación** |
| | 0 205 44 | | Panel de ventilación para base ancho 725 mm. |
| | 0 205 45 | | Panel de ventilación para base ancho 975 mm. |
| | | | **Espaciador** |
| | 0 205 46 | | Espaciador para elevar el techo. |

| | | Soportes de fijación de cables |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 35 | Para armarios de 24 módulos. |
| 1 | 0 204 36 | Para armarios de 36 módulos. |

| | | Accesorios para tapas cubrebornas |
|---|---|---|
| | | **Bisagras** |
| 1 | 0 209 59 | Juego de 2 bisagras.<br>Se fijan a las tapas de tornillos. |
| | | **Obturadores** |
| 20 | 0 200 51 | RAL 7035 para placas de metal o aislante. 24 módulos. Tira lisa recortable. |
| 10 | 0 016 65 | 18 módulos, separable por módulos o 1/2 módulo. |
| | | **Portaetiquetas adhesivo** |
| 10 | 0 203 99 | Suministrado con una tira de etiquetas para señalización sobre tapas cubrebornas. |


# XL³ 6300

## armarios de distribución y equipamientos






0 211 40



0 211 39

IP 30 IK 07.
Formados por la combinación de un conjunto “techo-base”, montantes estructurales, montantes funcionales y paneles traseros y laterales RAL 7035 (zócalo RAL 7004).
Altura exterior 2200 mm (altura útil para placas 2.000 mm).
Anchura exterior 1425 mm (anchura útil 1.300 mm).
Reciben los DMX³ 6300.
Pueden enlazarse con los armarios XL³ 4000.

### Armarios componibles metálicos

**"Techo-base" para armario**
Equipados con placas pasacables.
Reciben los montantes estructurales.

| Emb. | Ref. | Prof. (mm) | Anch. exterior (mm) | Anch. útil (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 211 33 | 475 | 1.425 | 1.300 |
| 1 | 0 211 34 | 725 | 1.425 | 1.300 |
| 1 | 0 211 35 | 975 | 1.425 | 1.300 |

**Montantes estructurales**
Se fijan sobre el conjunto “techo-base”.
Reciben los paneles laterales y traseros.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 211 36 | Juego de 4 montantes. |

**Panel trasero**
Fijación por tornillo.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 211 41 | Anchura 1.300 mm. |

**Paneles laterales**
Fijación por tornillo.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 208 57 | Anchura 475 mm. |
| 1 | 0 208 58 | Anchura 725 mm. |
| 1 | 0 208 59 | Anchura 975 mm. |

**Kit acabado frontal IP30**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 211 48 | Anchura 1.300 mm. |

**Zócalos**

| Emb. | Ref. | Anch. ext. (mm) 100 | Anch. (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 211 30 | | 1.425 | 475 |
| 1 | 0 211 31 | | 1.425 | 725 |
| 1 | 0 211 32 | | 1.425 | 975 |

### Equipamientos

**Montantes funcionales**
Permiten la fijación de los equipamientos de montaje (pletinas, perfiles, etc.).

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 211 37 | Juego de 2 montantes funcionales. |

**Marco soporte de tapas**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 208 55 | Marco fijo. |

**Elementos de fijación para DMX³ 6300**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 211 38 | Para 1 DMX³ versión fija 3P/4P. |
| 1 | 0 211 40 | Para 1 DMX³ versión seccionable 3P/4P. |

**Perfil** ⌐¬

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 211 42 | Permite el montaje de aparatos modulares. 36 módulos. |

**Tapas cubrebornas metálicas**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 211 39 | Con bisagras y cerradura para DMX³ 6300 versión fija y seccionable (h = 600 mm). |
| 1 | 0 211 43 | Con tornillos para aparatos modulares (h = 200 mm). |
| 1 | 0 211 44 | Lisa con tornillos h = 200 mm. |
| 1 | 0 211 45 | Lisa con tornillos h = 400 mm. |

### Equipamientos para montaje

**Unión**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 205 86 | Tornillos para unión de estructura. |
| 1 | 0 205 88 | Juego de dos placas de refuerzo en L. |
| 1 | 0 205 89 | Juego de dos placas de refuerzo lisas. |

**Anillos de elevación**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 205 82 | Juego de 4. Carga máxima 480 kg por anillo. |

### Soportes para embarrados 6300 A

Soporte aislante reforzado 4P.
Admite 3 barras de 200 × 10 por polo.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 373 12 | Soporte fijo. |
| 1 | 0 373 13 | Soporte volante complementario para respetar las distancias entre soportes (en función del Ipk). |

# XL³ 4000

## formas 2a, 3a (conexión posterior)



0 208 68



0 208 91



0 208 92

Utilización en armarios 725 mm o 975 mm de profundidad y 2.200 mm de altura.
Embarrado en la parte posterior de los montantes funcionales (4.000 A máx.).
DPX en posición horizontal y conexión posterior.

| Emb. | Ref. | **Forma 2a** |
|---|---|---|
| | | La forma 2a se obtiene mediante la utilización de placas de montaje regulables. |
| | | **Separación base o techo** |
| 1 | 0 208 91 | Para armarios ancho 24 módulos (725 mm). |
| 1 | 0 208 99 | Para armarios ancho 36 módulos (975 mm). |
| | | **Compartimentación frontal DMX³** |
| 1 | 0 208 08 | Para armarios ancho 24 módulos (725 mm). |
| 1 | 0 208 09 | Para armarios ancho 36 módulos (975 mm). |
| | | **Forma 3a** |
| | | La forma 3a se obtiene a partir de la forma 2a. |
| 1 | 0 208 68 | Tabique anterior. Realiza la separación de la unidad funcional con conexión posterior de la celda lateral con embarrado. |
| 1 | 0 208 92[1] | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 24 módulos. |
| 1 | 0 205 92[1] | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 36 módulos. |

Para determinar la composición del armario, ver programa de diseño de cuadros de distribución XL-Pro³. Descárguelo en **www.legrand.es**


1. Sólo si hay un cambio de profundidad entre dos pletinas.

XL³ 4000


formas 2a, 3a (conexión posterior)

## Definiciones (norma EN 61439-1)


**Forma 2a**
Separación de los embarrados de las unidades funcionales.
Las bornas para conductores exteriores no necesitan ser separadas de los embarrados.




**Forma 3a**
Separación de los embarrados de las unidades funcionales y separación de todas las unidades funcionales entre sí.
Las bornas para conductores exteriores no necesitan ser separadas de los embarrados.



## Realización



**Forma 2a**
La forma 2a se obtiene mediante la utilización de placas de montaje regulables horizontales.
Los DPX deben tener conexión posterior.
El embarrado se instala en la parte posterior de los montantes funcionales.
Si es necesario completar el armario, utilizar placas de montaje lisas.
Cuando existe un desfase entre 2 placas de montaje, es necesario utilizar bandeja de separación ref. 0 208 92 o 0 205 92 para impedir cualquier comunicación con el embarrado posterior.
Los casos de montaje donde existe un desfase en la profundidad de las placas de montaje vienen indicados en el cuadro de la página anterior.



**Forma 3a**
La forma 3a se obtiene a partir de la forma 2a añadiendo las refs. 0 208 92 o 0 205 92 y las separaciones de distribución lateral cara frontal ref. 0 208 90.


Bandeja de separación UF ref. 0 208 92 o ref. 0 205 92

Tabiques anteriores cara frontal ref. 0 208 90


# XL³ 4000

## formas 2b, 3b, 4a (conexiones anteriores)



0 208 37


0 205 36


0 208 27


0 208 75


0 208 92


0 205 97


Embarrados en bandeja de cables interna o externa.
Conexión de los DPX: anterior si es aguas arriba y anterior o posterior si es agua abajo.

| Emb. | Ref. | Forma 2b |
|---|---|---|
| | | **Para armarios profundidad 475 mm**<br>Utilización del chasis parcial para embarrados 1.600 A máx. |
| 1 | 0 208 27 | Juego de panel lateral anterior y posterior<br>Anterior: permite la entrada de cables a bornas anteriores de la UF.<br>Posterior: realiza la separación del embarrado de derivación con las bornas exteriores. |
| 1 | 0 208 37 | Panel lateral de separación de armarios prof. 475 mm. |
| 1 | 0 205 36 | Kit de separación en “L” para embarrados horizontal en armario ancho 725 mm (prever tapa cubrebornas lisa alto 300 o 200 mm para cierre cara frontal). |
| 1 | 0 208 70 | Kit de separación en “U” para embarrado horizontal en celda para cables interna. |
| 1 | 0 208 73 | Kit de separación en “U” para embarrado horizontal en celda para cables externa. |
| 1 | 0 205 96 | Panel lateral anterior DPX 1600.<br>Permite la entrada de cables a bornas anteriores del DPX 1600. |
| | | **Para armarios profundidad 725 mm**<br>**Embarrados 1.600 A máx.**<br>Embarrado situado detrás de los montantes funcionales. |
| 1 | 0 208 28 | Juego de panel lateral anterior y posterior.<br>Panel anterior: permite la entrada de cables a bornas anteriores de la UF.<br>Panel posterior: realiza la separación del embarrado de derivación con las bornas exteriores. |
| 1 | 0 208 38 | Panel lateral de separación de armarios prof. 725 mm. |
| 1 | 0 205 37 | Kit de separación en “U” para embarrados horizontal en armario ancho 725 mm. |
| 1 | 0 208 71 | Kit de separación en “U” para embarrado horizontal en celda para cables interna. |
| 1 | 0 208 74 | Kit de separación en “U” para embarrado horizontal en celda para cables externa. |
| 1 | 0 205 96 | Panel lateral anterior DPX 1600.<br>Permite la entrada de cables a bornas anteriores del DPX 1600. |

| Emb. | Ref. | Forma 2b |
|---|---|---|
| | Prof. armarios (mm)<br>725 \| 975 | **Embarrados 4000 máx**<br>Utilización del chasis parcial. |
| 1 | 0 208 28 \| 0 208 29 | Juego de panel lateral anterior y posterior.<br>Panel anterior: permite la entrada de cables a bornas anteriores de la UF.<br>Panel posterior: realiza la separación del embarrado de derivación con las bornas exteriores. |
| 1 | 0 208 38 \| 0 208 39 | Panel lateral de separación de armarios prof. 725 / 975 mm. |
| 1 | 0 205 38 \| 0 205 39 | Kit de separación en “L” (en prof. 725 mm) o en “U” (en prof. 975 mm) para embarrados horizontal en armario ancho 725 mm (prever tapa cubrebornas lisa alto 300 para cierre cara frontal). |
| 1 | 0 208 72 \| 0 208 76 | Kit de separación en “U” para embarrado horizontal en celda para cables interna. |
| 1 | 0 208 75 \| 0 208 86 | Kit de separación en “U” para embarrado horizontal en celda para cables externa. |
| 1 | 0 205 96 \| | Panel lateral anterior DPX 1600.<br>Permite la entrada de cables a bornas anteriores del DPX 1600. |


| | | Forma 3b, 4a |
|---|---|---|
| | | Las formas 3b y 4a se obtienen a partir de la forma 2b añadiendo las separaciones horizontales entre unidades funcionales así como tabiques laterales a cada lado de las unidades funcionales. En el caso de la conexión anterior, es necesario equipar las bornas aguas arriba de las protecciones magnetotérmicas de cubrebornas. |
| | | **Para armarios profundidad 475 / 725 mm** |
| 1 | 0 208 92 | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 24 módulos. |
| 1 | 0 205 92 | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 26 módulos. |
| | | **Paso de cables de salida de los UF** |
| 1 | 0 205 97 | Altura 200 mm. |
| 1 | 0 205 98 | Altura 300 mm. |
| 1 | 0 205 99 | Altura 400 mm. |
| 1 | 0 208 91 | Separación base o techo para armarios ancho 24 módulos (725 mm). |
| 1 | 0 208 99 | Separación base o techo para armarios ancho 36 módulos (975 mm). |

## Principio de instalación




## Dimensiones

**Dimensiones externas (mm)**





## Definiciones (norma EN 61439-1)


**Forma 2b**
Separación de los embarrados de las unidades funcionales. Las bornas para conductores de exteriores están separadas de los embarrados.



**Forma 3b**
Separación de los embarrados de las unidades funcionales y separación de todas las unidades funcionales entre sí. Separación de las bornas para conductores exteriores de las unidades funcionales pero no de las bornas entre sí.




**Forma 4a**
Separación de los embarrados y de las unidades funcionales y separación de todas las unidades funcionales entre sí, incluido las bornas para conductores exteriores que forman parte integrante de la unidad funcional. Las bornas para conductores exteriores se encuentran en el mismo compartimento que la unidad funcional.




## Realización

**Forma 2b, conexión anterior**



El embarrado vertical está situado en celda para cables y separado de las unidades funcionales por un kit de separación vertical entre armario y celda para cables (la parte frontal permite el paso de los cables y barras flexibles).
Colocación de un kit de separación en “L” o en “U” para los embarrados horizontal.
Estos kits están compuestos por una parte trasera de 200 o 300 mm de altura y de una separación horizontal sobre toda la profundidad útil.


**Forma 3b, 4a conexión anterior**



Para realizar una distribución en forma 3b, es conveniente partir de la forma 2b añadiendo:
1 - Separaciones horizontales entre las unidades funcionales.
2 - Tabiques laterales a cada lado de las unidades funcionales.
Advertencia: en el caso de conexión anterior, es necesario equipar las bornas de la parte superior de los magnetotérmicos de cubrebornas.

# XL³ 4000

## formas 2b, 3b (conexión posterior)



0 208 93

0 208 48

0 208 77

Utilización de armarios 725 mm o 975 mm de profundidad.
Embarrado en la parte posterior de los montantes funcionales (4.000 A máx.).
DPX en posición horizontal y conexión posterior.

| Emb. | Ref. | Forma 2b |
|---|---|---|
| | | Para la forma 2b es necesario separar las bornas para conductores de salida de los embarrados. |
| | | **Separación para embarrado vertical de derivación** |
| 1 | 0 208 48 | Altura 1.500/1.600 mm. Para armario 725 mm de profundidad. |
| 1 | 0 208 49 | Altura 1.600 mm con pre-recorte 100 mm. Para armario 975 mm de profundidad. |
| | | **Complemento de separación para embarrado vertical** |
| 1 | 0 208 77 | Altura 200 mm. |
| 1 | 0 208 78 | Altura 300 mm. |
| 1 | 0 208 79 | Altura 400 mm. |
| | | **Compartimentaciones** |
| 1 | 0 208 93 | Kit de separación L para derivación de embarrado horizontal a vertical para armario prof. 725 mm. |
| 1 | 0 208 94 | Kit de separación L para derivación de embarrado horizontal a vertical para armario prof. 975 mm. |
| 1 | 0 208 92 | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 24 módulos. |
| 1 | 0 205 92 | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 26 módulos. |
| 1 | 0 208 37 | Panel lateral de separación de armarios prof. 475 mm. |
| 1 | 0 208 38 | Panel lateral de separación de armarios prof. 725 mm. |
| 1 | 0 208 18 | Kit cajón DMX³, DMX³-I 2500 (24 módulos). |
| 1 | 0 208 19 | Kit cajón DMX³, DMX³-I 4000 y DMX³-L (36 módulos). |


| | | Forma 3b |
|---|---|---|
| | | La forma 3b se obtiene a partir de la forma 2b. |
| 1 | 0 208 92 | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 24 módulos. |
| 1 | 0 205 92 | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 26 módulos. |
| 1 | 0 208 91 | Separación base/techo para armarios ancho 24 módulos (725 mm). |
| 1 | 0 208 99 | Separación base/techo para armarios ancho 36 módulos (975 mm). |
| 1 | 0 208 68 | Tabique anterior. Realiza la separación de la unidad funcional con conexión posterior de la celda lateral con embarrado. |
| 1 | 0 208 69 | Panel posterior. |

XL³ 4000

## características técnicas

### Realización


**Forma 2b, conexión posterior**



Separación de los embarrados de las unidades funcionales.
Las bornas para conductores exteriores están separadas de los embarrados.
El embarrado vertical está situado detrás de los montantes funcionales.
Los aparatos deben ser horizontales con conexión posterior.


**Forma 3b, conexión anterior**

Para realizar una distribución en forma 3b, es conveniente partir de la forma 2b añadiendo:
- Separaciones horizontales entre las unidades funcionales.
- Tabiques laterales a cada lado de las unidades funcionales.



# XL³ 4000


## forma 4b (conexión posterior)



0 208 87



0 208 95



0 208 97



0 208 69

Utilización de armarios 975 mm de profundidad.
Embarrado en la parte posterior de los montantes funcionales DPX/DMX conexión posterior.


| Emb. | Ref. | Forma 4b |
|---|---|---|
| | | **Embarrado 4000 A máx.** |
| 1 | 0 208 68 | Tabique lateral anterior. Realiza la separación de la unidad funcional con conexión posterior de la celda lateral con embarrado. |
| 1 | 0 208 91 | Separación base/techo para armarios ancho 24 módulos (725 mm). |
| 1 | 0 208 99 | Separación base/techo para armarios ancho 36 módulos (975 mm). |
| | | **Kit de separación DPX 4b** |
| 1 | 0 208 87 | Para DPX altura 200 mm. |
| 1 | 0 208 88 | Para DPX altura 300 mm. |
| 1 | 0 208 89 | Para DPX altura 400 mm. |
| 1 | 0 208 95 | Kit de separación L para derivación de embarrado horizontal o vertical para armario de profundidad 975 mm. |
| 1 | 0 208 94 | Bandeja de separación y derivación de embarrado horizontal a vertical. |
| | | **Compartimentaciones** |
| 1 | 0 208 96 | Cierre base juego de barras. |
| 1 | 0 208 97 | Separación posterior para cajón de reserva. |
| 1 | 0 208 69 | Panel posterior. |
| 1 | 0 208 38 | Panel lateral de separación de armarios prof. 725 mm. |
| 1 | 0 208 92 | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 24 módulos. |
| 1 | 0 205 92 | Bandeja de separación UF para unidades funcionales de armarios ancho 26 módulos. |
| 1 | 0 208 18 | Kit cajón DMX³, DMX³-I 2500 (24 módulos). |
| 1 | 0 208 19 | Kit cajón DMX³, DMX³-I 4000 y DMX³-L (36 módulos). |

XL³ 4000

## características técnicas


### Definición (norma EN 61439-1)

**Forma 4b**
Separación de los embarrados y de las unidades funcionales y separación de todas las unidades funcionales entre sí incluidas las bornas para conductores exteriores.
Las bornas para conductores exteriores no están en el mismo compartimento que la unidad funcional, sino en compartimentos individuales separados.




### Realización


**Forma 4b**
La conexión posterior se obtiene por:
- Separación de cierre de los juegos de barras (verticales y horizontales).
- Separación de cierre de los aparatos (en horizontal y con toma posterior).
- Separación de cierre de las bornas de salida.
- Separación de cierre entre celdas.




# repartición horizontal HX³ hasta 63 A

## repartición optimizada mediante peines unipolares



4 049 38






4 049 42


4 049 44


4 049 05



4 049 06

| Emb. | Ref. | Peines HX³ unipolares |
|---|---|---|
| | | Peines universales (fase o neutro). Permiten la alimentación de una fila o de un grupo de aparatos. DX³ uni + neutro. Pueden utilizarse para la fase o para el neutro por retorno.  |
| 20 | 4 049 26 | Long. 13 módulos - Entre ejes de los dientes: 1 módulo. |
| 10 | 4 049 37 | Long. 57 módulos (1 metro). Entre ejes de los dientes: 1 módulo.  |
| | | **Protección de extremos** |
| 40 | 4 049 89 | Para peine unipolar universal. |
| | | **Bornas de conexión** |
| 20 | 4 049 05 | Para peines unipolares. Sección de conexión 4 a 25 m² IP 2X.  |

| Emb. | Ref. | Peines HX³ multipolares | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Permiten la alimentación de una fila o de un grupo de aparatos. | | |
| | | **Peines bipolares** | | |
| | | Long. | N.º máx. de aparatos conectables |  |
| 50 | 4 049 38[1] | 12 módulos | 6 | |
| 10 | 4 049 39 | 56 módulos (1 m) | 28 | |
| | | **Peines bipolares con alimentación tetrapolar** | | |
| 3 | 4 049 40[1] | 12 módulos | 6 |  |
| 10 | 4 049 41 | 56 módulos (1 m) | 28 | |
| | | **Peines tripolares** | | |
| 40 | 4 049 42[1] | 12 módulos | 4 |  |
| 10 | 4 049 43 | 56 módulos (1 m) | 19 | |
| | | **Peines tetrapolares** | | |
| 10 | 4 049 44[1] | 12 módulos | 3 |  |
| 10 | 4 049 45 | 57 módulos (1 m) | 14 | |
| | | **Bornas de conexión** | | |
| 20 | 4 049 06 | Para todos los peines multipolares. Sección de conexión 6 a 35 mm².  | | |
| | | **Protección de extremos** | | |
| 20 | 4 049 90 | Para peines bipolares de longitud 56 módulos y tripolares. | | |
| 20 | 4 049 91 | Para peines tetrapolares y bipolares equilibrados en 3 fases. | | |
| | | **Accesorios de protección de los dientes** | | |
| 20 | 4 049 88 | Para todos los peines tradicionales. 12 módulos desacoplables. | | |

# accesorios de conexión

## peines ECO


210/10/2

| Emb. | Ref. | Peines de alimentación ECO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Longitud | N.º máximo de aparatos |
| | | **Unipolar** | | |
| 50 | 210/10/1 | | 1 fila | 12 |
| 50 | 1000/10/1 | | 1 metro | 56 |
| | | **Bipolar** | | |
| 25 | 210/10/2 | | 1 fila | 6 |
| 20 | 1000/10/2 | | 1 metro | 28 |
| | | **Tripolar** | | |
| 25 | 210/10/3 | | 1 fila | 4 |
| 20 | 1000/10/3 | | 1 metro | 19 |
| | | **Tetrapolar** | | |
| 20 | 210/16/4 | | 1 fila | 3 |
| 15 | 1000/16/4 | | 1 metro | 14 |

### Características de los peines HX³

| Ref. | Tipo de peine | Longitud | N.º máx. de aparatos conectados | Sección (mm²) | Intensidad admisible según el tipo de alimentación | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 punto lateral | 1 punto central | 2 puntos |
| **Distribución HX³ optimizada** | | | | | | | |
| **4 049 26**[1] | Universal fase o neutro | 13 módulos | 13 | 16 | 63 | 80 | 100 |
| **4 049 37**[1] | | 57 módulos | 57 | | | | |
| **Distribución HX³ tradicional para aparatos DX³ de bornes alineados** | | | | | | | |
| **4 049 38** | Bipolar | 12 módulos | 6 | 10 | - | 63 | 90 |
| **4 049 39** | | 56 módulos | 28 | 16 | - | 80 | 100 |
| **4 049 40** | Bipolar equilibrado en 3 fases | 12 módulos | 6 | 10 | - | 63 | 90 |
| **4 049 41** | | 56 módulos | 28 | 16 | - | 80 | 100 |
| **4 049 42** | Tripolar | 12 módulos | 4 | 10 | - | 63 | 90 |
| **4 049 43** | | 57 módulos | 19 | 16 | - | 80 | 100 |
| **4 049 44** | Tetrapolar | 12 módulos | 3 | 10 | - | 63 | 90 |
| **4 049 45** | | 56 módulos | 14 | 16 | - | 80 | 100 |

1. Los peines 4 049 26 y 4 049 37 se pueden utilizar hasta 1000 V en corriente continua para las instalaciones fotovoltaicas. Es obligatorio el uso de tapas de extremos.

1. Preequipados con protecciones de extremos.

# bornas y repartidores hasta 400 A

• Icc 10 kA





| Bornas de repartición 63 a 100 A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N.º de salidas | Bornas desnudas sobre soporte | Bornas IP 2x (xxB) | | |
| | | negro | azul | verde |
| 4 | 0 048 20 | 0 048 50 | 0 048 40 | 0 048 30 |
| 8 | 0 048 22 | 0 048 52 | 0 048 42 | 0 048 32 |
| 12 | 0 048 24 | 0 048 54 | 0 048 44 | 0 048 34 |
| 16 | 0 048 25 | 0 048 55 | 0 048 45 | 0 048 35 |
| 21 | 0 048 26 | 0 048 56 | 0 048 46 | 0 048 36 |
| 33 | 0 048 28 | 0 048 58 | 0 048 48 | 0 048 38 |

• Icc 14,5 a 27 kA



| Repartidores modulares Monoblocs 40 a 250 A | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensidad máxima admisible (A) | Bipolar | | | Tetrapolares | | | Bornas IP2x | | |
| | | N.º y sección de los conductores flexibles (mm²) | | | N.º y sección de los conductores flexibles (mm²) | | Tierra | Neutro | Salidas suplementarias (mm²) |
| | Ref. | Llegadas | Salidas | Ref. | Llegadas | Salidas | | | |
| 40 | 0 048 81 | 2 × 10 | 11 × 4 | 0 048 85 | 2 × 10 | 11 × 4 | 0 048 34 | 0 048 44 | 12 × 6 |
| 100 | 0 048 80 | 2 × 16 | 5 × 6 | 0 048 84 | 2 × 16 | 5 × 6 | 0 048 32 | 0 048 42 | 7 × 6 |
| 125 | 0 048 82 | 2 × 25 | 2 × 16 + 11 × 10 | 0 048 88 | 2 × 25 | 2 × 25 + 11 × 10 | 0 048 35 | 0 048 45 | 12 × 6 |
| | | | | 0 048 86 | 2 × 25 | 2 × 16 + 7 × 6 | | 0 048 44 | 16 × 6 |
| 160 | | | | 0 048 79 | 1 × 70 | 2 × 25 + 4 × 16 + 8 × 60 | | 048 45 | 16 × 6 |
| 250 | | | | 0 048 77 | 1 × 120 | 1 × 35 + 2 × 25 + 2 × 16 + 6 × 10 | | | |

• Icc 27 a 60 kA




| Repartidores modulares unipolares - bornas de salida 125 a 250 A | | | |
|---|---|---|---|
| Intensidad máx. admisible (A) | N.º y sección de los conductores flexibles por polo (mm²) | | |
| | Ref. | Llegadas | Salidas |
| 125 | 0 048 71 | 4 × 35 | 12 × 6 |
| 160 | 0 048 83 | 1 × 50 (barra flexible 13 mm máxi) | 3 × 25 + 2 × 16 + 7 × 6 |
| | 0 048 67 (borna de salida) | Directo en borna del aparato | 6 × 25 |
| 250 | 0 048 73 | 1 × 120 (barra flexible 16 mm máxi) | 6 × 25 + 4 × 10 |
| | 0 048 68 (borna de salida) | Directo en borna del aparato | 4 × 35 + 2 × 25 |

• Icc 20 a 75 kA




| Repartidores de potencia 125 a 400 A | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensidad máx. admisible (A) | Extraplanos | | | | Escalonados | | | |
| | Ref. | Icc cresta (kA) | N. º y sección de los conductores por polo (mm²) | | Ref. | Icc cresta (kA) | N.º y sección de los conductores por polo (mm²) | |
| | | | Llegadas | Salidas | | | Llegadas | Salidas |
| 250 | 0 374 00 | 60 | 1 × 150 | 1 × 70 o 1 × 50 + 1 × 35 o 2 × 35 | | | | |
| 400 | | | | | 0 373 08 | 42 | 2 × ∅8,5 mm | 21 taladro M6 70 mm² máx. conectores |
| | | | | | 0 374 42 | 50 / 75 | 2 × 185 | 15 taladro M6 4 taladro M8 |

# bornas repartidoras



0 048 10 + 0 048 55 + 0 048 45



0 048 32



0 048 22

Conformes a la norma CEI 60998-2-1.
Suministradas con las bornas abiertas.
De concepción anticizallante para pequeñas secciones.
100 A máx. 400 V para 25 mm².
80 A máx. 400 V para 16 mm².
Se montan sobre pletina de 12 × 2 mm y sobre perfil ⊔.

## Bornas aisladas IP 2X

### Fase (negra)

| Emb. | Ref. | Entradas Capacidad 6 a 25 mm² rígido | Salidas Capacidad 1,5 a 16 mm² rígido | Long (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 048 50 | – | 4 | 47 |
| 10 | 0 048 52 | – | 8 | 75 |
| 10 | 0 048 54 | 1 | 12 | 113 |
| 10 | 0 048 55 | 1 | 16 | 141 |
| 10 | 0 048 56 | 1 | 21 | 176 |
| 10 | 0 048 58 | 2 | 33 | 276 |

### Neutro (azul)

| Emb. | Ref. | Entradas Capacidad 6 a 25 mm² rígido | Salidas Capacidad 1,5 a 16 mm² rígido | Long (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 048 40 | – | 4 | 47 |
| 10 | 0 048 42 | – | 8 | 75 |
| 10 | 0 048 44 | 1 | 12 | 113 |
| 10 | 0 048 45 | 1 | 16 | 141 |
| 10 | 0 048 46 | 1 | 21 | 176 |
| 10 | 0 048 48 | 2 | 33 | 276 |

### Tierra (verde)

| Emb. | Ref. | Entradas Capacidad 6 a 25 mm² rígido | Salidas Capacidad 1,5 a 16 mm² rígido | Long (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 048 30 | – | 4 | 47 |
| 10 | 0 048 32 | – | 8 | 75 |
| 10 | 0 048 34 | 1 | 12 | 113 |
| 10 | 0 048 35 | 1 | 16 | 141 |
| 10 | 0 048 36 | 1 | 21 | 176 |
| 10 | 0 048 38 | 2 | 33 | 276 |

### Soporte para repartidores modulares

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 048 10 | Compuesto por soportes que permiten asociar hasta 4 bornas IP 2X de la misma longitud para componer un repartidor. |

## Bornas desnudas sobre soporte

Suministradas con etiquetas DUPLIX para identificar la función marcando los extremos del soporte.

| Emb. | Ref. | Entradas Capacidad 6 a 25 mm² rígido | Salidas Capacidad 1,5 a 16 mm² rígido | Long (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 048 20[1] | – | 4 | 47 |
| 10 | 0 048 22[1] | – | 8 | 75 |
| 10 | 0 048 24[1] | 1 | 12 | 113 |
| 10 | 0 048 25[1] | 1 | 16 | 141 |
| 10 | 0 048 26[1] | 1 | 21 | 176 |
| 10 | 0 048 28[1] | 2 | 33 | 276 |

1. Cada borna se suministra con:
- 2 etiquetas Duplix verdes marcadas ⏚
- 2 etiquetas Duplix azules marcadas N
- 2 etiquetas Duplix rojas marcadas L

# repartidores modulares

**40 a 160 A**



0 48 79



0 048 88 + 0 048 45

## Repartidores modulares monobloc

Conformes a la norma EN 60 947-1.
Conexión con o sin punteras.
Suministrados con placa trasera aislante y tapa frontal transparente de protección.
Autoextinguibles 960 °C según EN 60695-2-11.
Se montan sobre pletina por 2 tornillos y sobre perfil ⊔.
Protección aislante en cada barra.
Posibilidad de asociar una borna IP2X para aumentar el número de salidas de tierra o neutro.
Posibilidad de señalización con CAB 3 en cada barra.

**Bipolares**
Equipados con 2 barras.

| Emb. | Ref. | Imax (A) | Conexiones por barra rígida (mm²) | Conexiones por barra flexible (mm²) | Icc cresta (kA) | Icw (kA) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 048 81 | 40 | 11 × 1,5 a 4<br>2 × 6 a 16 | 11 × 0,75 a 4<br>2 × 4 a 10 | 20 | 3 | 6 |
| 10 | 0 048 80 | 100 | 5 × 2,5 a 10<br>2 × 10 a 25 | 5 × 1,5 a 10<br>2 × 6 a 16 | 20 | 4,5 | 4 |
| 5 | 0 048 82 | 125 | 11 × 2,5 a 10<br>2 × 10 a 25<br>2 × 10 a 35 | 11 × 1,5 a 10<br>2 × 6 a 16<br>2 × 10 a 25 | 18 | 4,5 | 8 |

## Repartidores modulares monobloc

Conformes a la norma EN 60 947-1.
Conexión con o sin punteras.
Suministrados con placa trasera aislante y tapa frontal transparente de protección.
Autoextinguibles 960 °C según EN 60695-2-11.
Se montan sobre pletina por 2 tornillos y sobre perfil ⊔.
Protección aislante en cada barra.
Posibilidad de asociar una borna IP2X para aumentar el número de salidas de tierra o neutro.
Posibilidad de señalización con CAB 3 en cada barra.

**Tetrapolares**
Equipados con 4 barras


| Emb. | Ref. | Imax (A) | Conexiones por barra rígida (mm²) | Conexiones por barra flexible (mm²) | Icc cresta (kA) | Icw (kA) | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 048 85 | 40 | 11 × 1,5 a 4<br>2 × 6 a 16 | 11 × 0,75 a 4<br>2 × 4 a 10 | 20 | 3 | 6 |
| 10 | 0 048 84 | 100 | 5 × 2,5 a 10<br>2 × 10 a 25 | 5 × 1,5 a 10<br>2 × 6 a 16 | 20 | 4,5 | 4 |
| 5 | 0 048 86 | 125 | 7 × 2,5 a 10<br>2 × 10 a 25<br>2 × 10 a 35 | 7 × 1,5 a 10<br>2 × 6 a 16<br>2 × 10 a 25 | 20 | 4,5 | 6 |
| 5 | 0 048 88[1] | 125 | 11 × 2,5 a 10<br>4 × 10 a 35 | 11 × 1,5 a 10<br>4 × 6 a 25 | 14,5 | 4,2 | 8 |
| 1 | 0 048 76[2] | 125 | 14 × 2,5 a 10<br>1 × 10 a 25<br>1 × 10 a 35<br>- | 14 × 1,5 a 10<br>1 × 6 a 16<br>1 × 6 a 25<br>1 × 16 a 35 | 20 | 4,5 | 10 |
| 1 | 0 048 79[1] | 160 | 8 × 2,5 a 10<br>4 × 10 a 25<br>2 × 10 a 35<br>1 × 35 a 70 | 8 × 1,5 a 10<br>4 × 6 a 16<br>2 × 10 a 25<br>1 × 35 a 70 | 27 | 8,4 | 10 |
| 1 | 0 048 77 | 250 | 6 × 2,5 a 16<br>2 × 10 a 25<br>2 × 10 a 35<br>1 × 16 a 50<br>1 × 50 a 120 | 6 × 2,5 a 10<br>2 × 6 a 16<br>2 × 10 a 25<br>1 × 16 a 35<br>1 × 50 a 120 | 42 | 14,4 | 9 |

1. Suministrado con punteras para conexión de cable flexible de 25 mm².
2. La conexión del cable de llegada debe hacerse con puntera.

Tensión de aislamiento EN 60947-1 / CEI 60661-1: 500 V
Tensión de impulsión (Uimp): 8 kV / grado de polución: 3


## Repartidores modulares monobloc

**Bipolares 40 - 100 - 125 A** ref. 0 048 81/80/82





| Ref. | Ancho (mm) |
|---|---|
| 0 048 80 | 70 |
| 0 048 81 | 105 |
| 0 048 82 | 140 |

**Tetrapolares 40 - 100 - 125 A** ref. 0 048 85/84/86/88





| Ref. | Ancho (mm) |
|---|---|
| 0 048 84 | 70 |
| 0 048 85 | 105 |
| 0 048 86 | 105 |
| 0 048 88 | 140 |

**Tetrapolar 125 A** ref. 0 048 76





| Ref. | Ancho (mm) |
|---|---|
| 0 048 76 | 179 |
| 0 048 77 | 160 |
| 0 048 79 | 179 |

**Tetrapolar 160 A** ref. 0 048 79





**Tetrapolar 250 A** ref. 0 048 77




## Utilización de las bornas IP 2X

| Repartidores modulares | Bornas IP 2x | Tensión | Intensidad |
|---|---|---|---|
| 0 048 80 | 0 048 32[1] | 400 V | 80 A |
| 0 048 81 | 0 048 34[1] | 400 V | 40 A |
| 0 048 82 | 0 048 35[1] | 400 V | 100 A |
| 0 048 84 | 0 048 42[2] | 400 V | 80 A |
| 0 048 85 | 0 048 44[2] | 400 V | 40 A |
| 0 048 86 | 0 048 44[2] | 400 V | 100 A |
| 0 048 88 | 0 048 45[2] | 400 V | 100 A |
| 0 048 76 | 0 048 46[2] | 400 V | 100 A |
| 0 048 79 | 0 048 45[2] | 400 V | 100 A |



# repartidores modulares y borna de repartición



0 048 83



0 048 67

Admiten la conexión con y sin punteras Starfix. Se suministran con una tapa frontal de protección autoextinguible 750 °C H5 s y 960° H30 s sobre las partes activas.
Fijación sobre perfil ⊔.
Equipados con portaetiquetas Lexic.

## Repartidores unipolares

| Emb. | Ref. | | N.° de bornas | Sección de los conductores Cable rígido (mm²) | Sección de los conductores Cable flexible (mm²) | ICC cresta (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 048 71 | 125 A | 2 | 16 a 50 | 16 a 35 | 35 |
| | | | 12 | 1,5 a 6 | 1,5 a 6 | |
| | | | 2 | 10 a 35 | 10 a 25 | |
| 4 | 0 048 83 | 160 A | 1 | 35 a 70 | 25 a 50 | 27 |
| | | | 7 | 2,5 a 6 | 1,5 a 6 | |
| | | | 2 | 6 a 25 | 6 a 16 | |
| | | | 2 | 10 a 35 | 10 a 25 | |
| 4 | 0 048 73 | 250 A | 1 | 70 a 150 | 70 a 120 | 60 |
| | | | 4 | 2,5 a 16 | 2,5 a 10 | |
| | | | 6 | 10 a 35 | 10 a 25 | |

## Borna de repartición

Se monta directamente en la borna de salida del aparato de cabecera (DPX³ 160, DPX³ 250, Vistop 63/100/125/160 A, DX³ 125 A).


| | | | Icc (cresta kA) |
|---|---|---|---|
| | | **160 A** | |
| 1 | 0 048 67 | Borna 6 salidas ∅8,5 mm. | 30 |
| | | **250 A** | |
| 1 | 0 048 68 | Borna 4 salidas ∅10 mm para DPX³ 250, DPX-IS 250. | 36 |

# repartidores 125 a 250 A unipolares


Conformes a la norma EN 60947-1
Tensión de aislamiento según EN 60947-1 / CEI 60664-1: 500 V
Tensión de impulso (Uimp): 8 kV - grado de polución: 3
Auto-extinguible 750 °C ≤ 55 y 960 °C ≤ 30s

## Cotas repartidor


**Unipolar** **Tetrapolar**




## Zona de conexión por polo




## Cotas borna de repartición




**Sección de conexión de los conductores flexibles (con punteras Starfix) o rígidos**

| Repartidores Ref. | Bornas conexión por barra N.° | Bornas conexión por barra Diámetro (mm) | Flexibles con punteras Sección (mm²) | Conductores Punteras Starfix Ref. | Conductores Sección (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 048 67 | 6 | 8,5 | 6 a 25 | 0 376 68 a 71 | 6 a 35 |
| 0 048 68 | 4 | 10 | 6 a 35 | 0 376 68 a 77 | |
| | 2 | 8,9 | 6 a 25 | 0 376 68 a 71 | |
| 0 048 71 | 12 | 5,3 | 1,5 a 6 | 0 376 64 a 68 | 2,5 a 6 |
| 0 048 73 | 8 | 10 | 10 a 25 | 0 376 69 a 72 | 10 a 35 |
| | 4 | 6 | 2,5 a 10 | | 2,5 a 6 |
| | 6 | 8,5 | 10 a 25 | 0 376 69 a 72 | 10 a 35 |
| 0 048 83 | 7 | 5,3 | 1,5 a 6 | 0 376 64 a 68 | 2,5 a 6 |
| | 2 | 7,5 | 6 a 16 | 0 376 68/69/72 | 6 a 25 |
| | 2 | 8,9 | 10 a 25 | 0 376 69/72 | 10 a 35 |

# repartidores 250 a 400 A



0 374 00




0 373 08

| Emb. | Ref. | Tetrapolar 250 A |
|---|---|---|
| 1 | 0 374 00 | Repartidor de potencia de dimensiones reducidas: puede montarse al lado de un aparato de potencia.<br>Fijación por tornillos M6 sobre placa lisa o soporte de potencia XL.<br>Protección de las partes activas por tapa transparente.<br>Capacidades:<br>Llegada por terminal 120/150 $mm^2$.<br>Salidas por terminal 1 × 70 $mm^2$.<br>1 × 50 $mm^2$ y 1 × 35 $mm^2$ o 2 × 35 $mm^2$ o por conector 374 03.<br>Dimensiones: 165 × 228 × 75,5 mm.<br>Icc cresta (Ipk): 60 KA. |


| | | Tetrapolar 400 A |
|---|---|---|
| 1 | 0 373 08 | 400 A.<br>Montaje en horizontal en $XL^3$ 400, vertical en celda lateral interna del $XL^3$ 800 o sobre placa lisa de montaje con tornillos M6.<br>Repartidor compuesto de 4 barras perforadas 32 × 4 mm con protección aislante.<br>Compuesto por:<br>2 entradas ∅8,5 mm.<br>21 salidas M6 70 $mm^2$ máximo.<br>Icc cresta (Ipk): 42 KA. |

| Emb. | Ref. | Tetrapolar 400 A |
|---|---|---|
| 1 | 0 374 42 | Fijación por tornillos.<br>4 barras 32 × 4 mm perforadas, taladradas, compuestas de:<br>• 15 taladros M6.<br>• 4 taladros M8.<br>• 2 taladros ∅10,5 mm para alimentación 185 $mm^2$ máximo.<br>Permite hasta 12 salidas 16 $mm^2$ o 4 llegadas 70 $mm^2$ y 2 salidas 16 $mm^2$.<br>Distancia de aislamiento en relación a la masa: 20 mm.<br>Prever montaje horizontal con altura mínima de placas de 300 mm. |

| | | Conectores |
|---|---|---|
| | | **3 salidas 200 A** |
| 10 | 0 374 03 | Se fija sobre barras de cobre y repartidor ref. 0 374 00.<br>Capacidad:<br>• 1 salida ∅5,3 mm para conexión 1,5 a 6 $mm^2$.<br>• 2 salidas ∅7,5 mm para conexión 6 a 16 $mm^2$.<br>Dimensiones: 29 × 29 × 16,8 mm. |
| | | **7 salidas 400 A** |
| 5 | 0 374 05 | Se fija sobre barras de cobre.<br>Capacidad:<br>• 4 salidas ∅5,3 mm para conexión 1,5 a 6 $mm^2$.<br>• 3 salidas ∅7,5 mm para conexión 6 a 16 $mm^2$.<br>Dimensiones: 29 × 62,5 × 16,8 mm. |




**250 A** ref. 0 374 00 - Icc cresta 60 kA





Tensión de aislamiento según EN 60947-1/CEI 60664-1: 1000 V.


**400 A**[1] refs. 0 373 08 / 0 374 42

**0 373 08**




**0 374 42**















Tensión de aislamiento según EN 60947-1 / CEI 60664-1: 1000 V entre ejes 50; 1500 V entre ejes 75. Tensión de impulsión (Uimp): 12 kV, grado de polución: 3.
Fijación por tornillo en armario XL[3].


1. Montaje horizontal con altura mínima de placa de 300 mm.


# tabla de selección soporte de embarrados


**distribución estándar**

| Soporte de barras | | | | XL³ 400 | | XL³ 800 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  |  |  | |
| Tipo de barra | Máx. (A) | Soportes | | Vertical en fondo de armario | Vertical en fondo de celda lateral de cable | Vertical en fondo de armario | Vertical en fondo de celda lateral de cable | Vertical en fondo de celda lateral de cable | |
| Plana | 400 |  | 0 373 10 | | ● | | ● | | |
| | |  | 0 373 15 | ● | | ●[1] | | | |
| | 800 |  | 0 373 20 | | | | | ● | |
| | 1000 |  | 0 373 21 | | | | | | |
| | 1600 |  | 0 373 22/23 | | | | | | |
| | 4000 |  | 0 373 24/25 | | | | | | |
| Aluminio C | 1600 | | 0 373 66 | | | | | | |
| | 1600 | | 0 373 67 | | | | | | |
| | 1600 | | 0 373 68 | | | | | | |
| | 1600 | | 0 373 69 | | | | | | |


1. Pieza de extensión ref. 0 373 14.
2. Con travesaño ref. 0 205 51 y chasis parcial.
3. Con travesaño ref. 0 205 51.
4. Con travesaño ref. 0 205 52.
5. Con chasis parcial.
6. Con travesaño ref. 0 205 53.
7. Armario de profundidad mínima 725 mm.
8. Con montante estructural intermedio ref. 0 205 20.

| Barras de cobre planas | | | Soportes de barras | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ≤ 400 A | | | | ≤ 800 A | | ≤ 1000 A | |
| | | | Ref. 0 373 10 | | Ref. 0 373 15 | | Ref. 0 373 20 | | Ref. 0 373 21 | |
| Refs. | Sección (mm) |  Número de barras por polo | I (A) | | I (A) | | I (A) | | I (A) | |
| | | | IP ≤ 30 | IP > 30 | IP ≤ 30 | IP > 30 | IP ≤ 30 | IP > 30 | IP ≤ 30 | IP > 30 |
| 0 374 34 | 18 × 4 | 1 | 245 | 200 | 245 | 200 | 245 | 200 | – | – |
| 0 374 38 | 25 × 4 | 1 | 280 | 250 | – | – | – | – | – | – |
| 0 374 18 | 25 × 5 | 1 | 330 | 270 | 330 | 270 | 330 | 270 | – | – |
| 0 374 19 | 32 × 5 | 1 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | – | – |
| 0 374 40 | 50 × 5 | 1 | – | – | – | – | 700 | 630 | 700 | 630 |
| 0 374 41 | 63 × 5 | 1 | – | – | – | – | 800 | 700 | 800 | 700 |
| 0 374 59 | 75 × 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 950 | 850 |
| 0 374 43 | 80 × 5 | 1 | – | – | — | – | – | – | 1050 | 900 |

| Barras de cobre en “C” | | Soportes de barras | |
|---|---|---|---|
| | | ≤ 1000 A | |
| | | Ref. 0 373 21 | |
| Ref. y número de barras por polo |  Sección (mm) | I (A) | |
| | | IP ≤ 30 | IP > 30 |
| 1 × 0 374 60 | 155 | 500 | 400 |
| 1 × 0 374 61 | 265 | 800 | 630 |
| 1 × 0 374 62 | 440 | 1250 | 1000 |
| 2 × 0 374 62 | 880 | | |


| Barras de aluminio en “C” | | Soportes de barras | |
|---|---|---|---|
| | | 630 A ÷ 1600 A | |
| | | Refs. 0 373 66 / 0 373 68 | |
| Ref. |  Sección (mm) | I (A) | |
| | | IP ≤ 30 | IP > 30 |
| 0 373 54 | 524 | 800 | 630 |
| 0 373 55 | 549 | 1000 | 800 |
| 0 373 56 | 586 | 1250 | 1000 |
| 0 373 57 | 686 | 1450 | 1250 |
| 0 373 58 | 824 | 1750 | 1600 |

## XL³ 4000





Horizontal inferior o superior

| D: 475 | D: 725 | D: 975 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ●2 | ●3 | ●4 |
| | ●5 | ●8 |
| ●5 | ●6 | ●1+7 |
| | ●5 | ●7 |





Transfer horizontal

| D: 725 | D: 975 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| ●3 | ●4 |
| ●5 | ●5 |
| ●5 | ●1 |
| ●5 | ●5 |





Vertical en profundidad en celda lateral

| D: 475 | D: 725 | D: 975 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| ●3 | ●4 | ●6 |
| ●3 | ●4 | ●6 |
| ●3 | ●4 | ●6 |
| | ●5 | ●6 |
| ●5 | ●1 | ●1 |
| ●5 | ●1 | ●1 |
| | ●5 | ●1 |
| | ●5 | ●1 |





Vertical en profundidad en armario

| D: 725 | D: 975 |
|---|---|
| | |
| | |
| ●3 | ●4 |
| ●3 | ●4 |
| ●3 | ●4 |
| | ●5 |
| ●5 | ●1 |
| | ●5 |
| | ●5 |





Vertical en fondo de armario

| W: 475 | W: 725 | W: 975 |
|---|---|---|
| | | |
| ●5 | | |
| ●3 | ●4 | ●6 |
| | | |
| | ●4 | ●6 |
| ●5 | ●5 | ●5 |
| | ●5 | ●1 |




Horizontal en fondo de armario

| W: 475 | W: 725 | W: 975 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| ●3+7 | ●4+7 | ●6+7 |
| | | |
| ●3+7 | ●4+7 | ●6+7 |
| ●3+7 | ●4+7 | ●6+7 |
| | | |
| | | |

| Barras de cobre planas | | | Soportes de barras | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ≤ 1600 A | | | | ≤ 4000 A | | | |
| | | | Refs. 0 373 22/23 | | | | Refs. 0 373 24/25 | | | |
| Refs. | Sección (mm) |  Número de barras × polo | I (A) | | I (A) | | I (A) | | I (A) | |
| | | | IP ≤ 30 | IP > 30 | IP ≤ 30 | IP > 30 | IP ≤ 30 | IP > 30 | IP ≤ 30 | IP > 30 |
| 0 374 40 | 50 × 5 | 1 | 700 | 630 | 430 | 350 | 700 | 630 | 500 | 420 |
| | | 2 | 1150 | 1000 | 650 | 510 | 1180 | 1020 | 750 | 630 |
| | | 3 | – | – | – | – | 1600 | 1380 | 1000 | 900 |
| | | 4 | – | – | – | – | 2020 | 1720 | 1120 | 1000 |
| 0 374 41 | 63 × 5 | 1 | 800 | 700 | 500 | 400 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| | | 2 | 1350 | 1150 | 770 | 590 | 1380 | 1180 | 750 | 630 |
| | | 3 | – | – | – | – | 1900 | 1600 | 1100 | 1000 |
| | | 4 | – | – | – | – | 2350 | 1950 | 1350 | 1200 |
| 0 374 59 | 75 × 5 | 1 | 950 | 850 | 600 | 475 | 950 | 850 | 700 | 600 |
| | | 2 | 1500 | 1300 | 890 | 700 | 1600 | 1400 | 1000 | 850 |
| | | 3 | – | – | – | – | 2200 | 1900 | 1250 | 1100 |
| | | 4 | – | – | – | – | 2700 | 2300 | 1600 | 1400 |
| 0 374 43 | 80 × 5 | 1 | 1000 | 900 | 630 | 500 | 1000 | 900 | 750 | 630 |
| | | 2 | 1650 | 1450 | 940 | 740 | 1700 | 1480 | 1050 | 900 |
| | | 3 | – | – | – | – | 2350 | 2000 | 1300 | 1150 |
| | | 4 | – | – | – | – | 2850 | 2400 | 1650 | 1450 |
| 0 374 46 | 100 × 5 | 1 | 1250 | 1050 | 750 | 580 | 1250 | 1050 | 850 | 700 |
| | | 2 | 1900 | 1600 | 1120 | 900 | 2050 | 1800 | 1200 | 1050 |
| | | 3 | – | – | – | – | 2900 | 2450 | 1600 | 1400 |
| | | 4 | – | – | – | – | 3500 | 2900 | 1900 | 1650 |
| | 125 × 5 | 1 | – | – | – | – | 1450 | 1270 | 1000 | 800 |
| | | 2 | – | – | – | – | 2500 | 2150 | 1450 | 1250 |
| | | 3 | – | – | – | – | 3450 | 2900 | 1800 | 1600 |
| | | 4 | – | – | – | – | 4150 | 3450 | 2150 | 1950 |
| | 80 × 10 | 1 | – | – | – | – | 1460 | 1270 | 1150 | 950 |
| | | 2 | – | – | – | – | 2500 | 2150 | 1700 | 1500 |
| | | 3 | – | – | – | – | 3450 | 2900 | 2500 | 2000 |
| | 100 × 10 | 1 | – | – | – | – | 1750 | 1500 | 1350 | 1150 |
| | | 2 | – | – | – | – | 3050 | 2550 | 2000 | 1650 |
| | | 3 | – | – | – | – | 4150 | 3500 | 2900 | 2400 |
| | 120 × 10 | 1 | – | – | – | – | 2000 | 1750 | 1650 | 1450 |
| | | 2 | – | – | – | – | 3600 | 2950 | 2500 | 2000 |
| | | 3 | – | – | – | – | 4800 | 4000 | 3500 | 3000 |

# soportes aislantes para embarrados en cajas y armarios XL³

**repartición "estándar"**



0 373 10



0 373 24

## 1 barra por polo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **≤ 400 A** |
| 1 | 0 373 15 | Soporte para barras de cobre de 18 × 4, 25 × 5 y 32 × 5 mm, en posición plana. Se monta en las cajas y armarios XL³ 400. |
| 1 | 0 373 10 | Soporte para barras de cobre de 25 × 4, 25 × 5 y 32 × 5 mm, en posición inclinada para realizar un embarrado vertical decalado. Se monta: – XL³ 400, en las celdas laterales. – XL³ 800, en las celdas laterales internas. |
| 1 | 0 373 11 | Perfil aislante para barras de cobre de 25 × 5 y 32 × 5 mm, 1 m de longitud. Se suministra con clips de fijación. |
| | | **≤ 800 A** |
| 1 | 0 373 20 | Soporte para barras de cobre de 25 × 5, 32 × 5, 50 × 5 y 63 × 5 mm en posición inclinada. Se monta: • En embarrado vertical: directamente en celda lateral externa XL³ 800. • En embarrado lateral: – En las celdas laterales XL³ 4000 prof. 475 (traviesa ref. 0 205 51), prof. 725 (traviesa ref. 0 205 52), prof. 975 (traviesa ref. 0 205 53) – En los armarios XL³ 4000, prof. 725 (traviesa ref. 0 205 51), prof. 975 (traviesa ref. 0 205 52), • En embarrado de fondo de armario y de celda lateral externa XL3 4000 anch. 475 (traviesa ref. 0 205 51), anch. 725 (traviesa ref. 0 205 52), anch. 975 (traviesa ref. 0 205 53). |
| | | **≤ 1.000 A** |
| 1 | 0 373 21 | Soporte para barras de cobre de 50 × 5, 63 × 5, 75 × 5 y 80 × 5 mm y barras en C sección 155, 265 y 440 mm², en posición decalada. Se monta: • En embarrado lateral en las celdas laterales: de cables XL3 4000 prof. 475 (traviesa ref. 0 205 51), prof. 725 (traviesa ref. 0 205 52), prof. 975 (traviesa ref. 0 205 53). |

## 1 o 2 barras por polo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **≤ 1.600 A** |
| 1 | 0 373 22 | Soporte fijo para barras de cobre de 50 × 5, 63 x 5 y 75 × 5, 80 × 5 y 100 × 5 mm, en posición alineada. Se monta en armarios XL³ 4000: • En embarrado de transferencia y celda lateral externa XL³ 4000 anch. 725 (traviesa ref. 0 205 51), anch. 975 (traviesa ref. 0 205 52). • En embarrado lateral en las celdas laterales prof. 475 (traviesa ref. 0 205 51), prof. 725 (traviesa ref. 0 205 52), prof. 975 (traviesa ref. 0 205 53). • En embarrado horizontal prof. 475 (traviesa ref. 0 205 51), prof. 725 (traviesa ref. 0 205 52), prof. 975 (traviesa ref. 0 205 53). • En embarrado de fondo de armario anch. 725 (traviesa ref. 0 205 52), anch. 975 (traviesa ref. 0 205 53). • En embarrado horizontal de fondo de armario anch. 475 (en 2 traviesas ref. 0 205 21/51), anch. 725 (en 2 traviesas ref. 0 205 22/52), anch. 975 (en 2 traviesas ref. 0 205 23/53). |
| 1 | 0 373 23 | Soporte volante complementario. |

## 1 a 4 barras por polo

| | | |
|---|---|---|
| | | **≤ 4.000 A** |
| 1 | 0 373 24 | Soporte para 4 barras de cobre de 5 mm de espesor, o 3 barras de cobre de 10 mm de espesor, en posición alineada. Se monta: • En embarrado de transferencia en los armarios XL³ 4000 prof. 975 de cables XL3 4000 prof. 725. • En embarrado lateral: – En las celdas laterales XL³ 4000 prof. 425 y prof. 725/975 con montante ref. 0 205 20. – En los armarios XL³ 4000 prof. 975. • En embarrado horizontal: – En los armarios XL³ 4000 prof. 725 y 975. – En fondo de armario XL³ 4000 anch. 475 (en 2 traviesas ref. 0 205 21/51), anch. 725 (en 2 traviesas ref. 0 205 22/52), anch. 975 (en 2 traviesas ref. 0 205 23/53). |
| 1 | 0 373 25 | Soporte volante complementario. |

## Soportes de fijación

| | | |
|---|---|---|
| | | **Juego de 2 traviesas regulables**[1] |
| 1 | 0 205 51 | Longitud 350 mm. |
| 1 | 0 205 52 | Longitud 600 mm. |
| 1 | 0 205 53 | Longitud 850 mm. |
| | | **Juego de 2 traviesas para chasis parciales** |
| 1 | 0 205 31 | Longitud 350 mm. |
| 1 | 0 205 32 | Longitud 600 mm. |
| | | **Pieza de extensión** |
| 1 | 0 373 14 | Para soportes ref. 0 373 15. |

Cajas y armarios XL3 400 (págs. 224-233).

Cajas y armarios XL3 800 (págs. 234-245).

Armarios XL3 4000 (págs. 246-265).

1. Traviesas fijas ref. 0 205 21/22/23, montante de estructura intermedio ref. 0 205 20 (pág. 250)

# soporte aislante para embarrados en C

## armarios XL3



0 373 69



0 373 66

| Emb. | Ref. | Soportes 630 a 1.600 A |
|---|---|---|
| | | Soportes para todas las barras de aluminio en C. |
| | | **Para armario** |
| | | Todos los montajes posibles en armarios XL³ 4000. |
| | | – Vertical en fondo de armario. |
| | | – Vertical lateral. |
| | | – Horizontal. |
| | | – Embarrado de transferencia. |
| 1 | 0 373 66 | Para armarios profundidad 725 mm. |
| 1 | 0 373 68 | Para armarios de profundidad 975 mm. Para una intensidad de 3.200 A se deben duplicar los soportes. |
| | | **Para celda de cables** |
| | | Montaje en celda de cables en posición decalada. |
| | | – Vertical lateral. |
| 1 | 0 373 67 | Para celda de cables, profundidad 725 mm. |
| 1 | 0 373 69 | Para celda de cables, profundidad 975 mm. Para una intensidad de 3.200 A se deben duplicar los soportes (únicamente en celda externa). |

### Barra de aluminio en C

Longitud 1780 mm.

| Emb. | Ref. | Sección (mm²) | I (A) IP ≤ 30 | I (A) IP ≥ 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 373 54 | 524 | 800 | 630 |
| 1 | 0 373 55 | 549 | 1000 | 800 |
| 1 | 0 373 56 | 586 | 1250 | 1000 |
| 1 | 0 373 57 | 686 | 1450 | 1250 |
| 1 | 0 373 58 | 824 | 1750 | 1600 |

### Placas de conexión

Permite la conexión de barras en C para prolongar un juego de barras o unir embarrado vertical con el horizontal.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 373 82 | 1 barra por fase. |
| 1 | 0 373 83 | 2 barra por fase. |

### Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 4 | 0 373 59 | Tornillo deslizante M10. |
| 1 | 0 373 77 | Kit de unión de los soportes refs. 0 373 66 y 0 373 68 para crear el embarrado hasta 3.200 A. |

# barras de cobre

## repartición “estándar”




0 374 19 + 0 373 11


### Barras de cobre

**Planas rígidas**

| Emb. | Ref. | Sección (mm) | I admisible (A) | Taladros roscados ∅ mm | Taladros roscados Paso | Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 373 88 | 12 × 2 | 110 | M5 | 18 | 990 |
| 10 | 0 373 89 | 12 × 4 | 160 | M5 | 18 | 990 |
| 10 | 0 374 33 | 15 × 4 | 200 | M6 | 18 | 990 |





| Emb. | Ref. | Sección (mm) | I (A) IP ≤ 30 | I (A) IP > 30 | Taladros roscados | Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 374 34 | 18 × 4 | 245 | 200 | M6 | 990 |
| 10 | 0 374 38 | 25 × 4 | 280 | 250 | M6 | 990 |
| 4 | 0 374 18 | 25 × 5 | 330 | 270 | M6 | 1750 |
| 4 | 0 374 19 | 32 × 5 | 450 | 400 | M6 | 1750 |
| 1 | 0 374 40 | 50 × 5 | 700 | 630 | – | 1750 |
| 1 | 0 374 41 | 63 × 5 | 800 | 700 | – | 1750 |
| 1 | 0 374 59 | 75 × 5 | 950 | 850 | – | 1750 |
| 1 | 0 374 43 | 80 × 5 | 1000 | 900 | – | 1750 |
| 1 | 0 374 46 | 100 × 5 | 1250 | 1050 | – | 1750 |




**En C**

Longitud 1780 mm, 40 × 20.


| Emb. | Ref. | Sección (mm²) | I (A) IP ≤ 30 | I (A) IP > 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 374 60 | 155 | 500 | 400 |
| 1 | 0 374 61 | 265 | 800 | 630 |



**Flexibles**

Se suministran planas, longitud 2 m.

| Emb. | Ref. | Sección (mm) | I (A) IP ≤ 30 | I (A) IP > 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 374 10 | 13 × 3 | 200 | 160 |
| 1 | 0 374 67 | 20 × 5 | 400 | 250 |
| 1 | 0 374 11 | 24 × 4 | 400 | 250 |
| 1 | 0 374 12 | 32 × 5 | 630 | 400 |
| 1 | 0 374 57 | 50 × 5 | 850 | 630 |
| 1 | 0 374 58 | 50 × 10 | 1250 | 1000 |




### Accesorios


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 373 11 | Perfil aislante para barras de cobre de 5 mm de espesor hasta 32 × 5 mm. Se suministra con clips de fijación 1 m de long. |
| 10 | 0 374 03 | Conector de 3 salidas 200 A (1 × 6 mm² y 2 × 16 mm²). Se fija a las barras de cobre planas rígidas. |
| 4 | 0 373 99 | Conector de 6 salidas 250 A (4 × 35 mm² y 2 × 35 mm²). |
| 5 | 0 374 05 | Conector de 7 salidas 400 A (4 × 6 mm² y 3 × 16 mm²). Se fija a las barras de cobre planas rígidas. |
| 10 | 0 372 99 | Bolsita de 2 × 5 etiquetas tensión peligrosa, autoadhesivas (5 de 56 mm y 5 de 80 mm) “símbolo 50016”. |
| 50 | 0 367 74 | Tornillo aislante M6 × 10. |
| 50 | 0 367 75 | Tornillo M6-10 THF con arandelas dentadas. |

## Dimensiones


### Ref. 0 373 15





### Ref. 0 373 10




### Ref. 0 373 20





### Ref. 0 373 21





| Barra de cobre | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. (mm) | C-sección barra | 50 × 5 | 63 × 5 | 75 × 5 | 80 × 5 |
| A | 207 | 217 | 230 | 242 | 247 |

### Ref. 0 373 22 (soporte fijo)





### Ref. 0 373 23 (soporte adicional)





| Barra de cobre | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. (mm) | 50 × 5 | 63 × 5 | 75 × 5 | 80 × 5 | 100 × 5 |
| A | 112 | 125 | 137 | 142 | 162 |

### Ref. 0 373 24 (soporte fijo)




### Ref. 0 373 25 (soporte adicional)





| Barras de grosor 5 o 10 mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refs. | Dim. (mm) | h75 | h80 | h100 | h120 | h125 |
| 0 373 24 | A | 151 | 156 | 176 | 196 | 201 |
| | B | 187,5 | 192,5 | 215,5 | 232,5 | 237,5 |
| 0 373 25 | A | 151 | 156 | 176 | 196 | 201 |

## Corriente de pico Ipk

La distancia entre los soportes de barras depende de las fuerzas electrodinámicas generadas durante un cortocircuito, las cuales son directamente proporcionales a la intensidad de pico de la corriente de cortocircuito (Ipk).
Dos métodos permiten determinar el valor de la intensidad de pico en función de los datos generalmente disponibles:

**Utilizando la capacidad de limitación de los aparatos de protección.**
En función de la intensidad de cortocircuito presumible, las curvas de limitación de los aparatos de protección (DX y DPX) dan la intensidad de pico limitada. La curva "Icc de pico no limitada" corresponde a la ausencia de protección.
La tabla de al lado da directamente el valor limitado de pico (Ipk) para el valor máximo de cortocircuito presumible igual a la capacidad de ruptura (Icu) del aparato. Para valores de cortocircuito presumible inferiores, la lectura de la curva proporciona un valor optimizado.


| Aparato | Calibre (A) | Icc pico máx. (kA) |
|---|---|---|
| **DPX 125** | 16-25 | 11,9 |
| **DPX 125** | 40-63 | 15 |
| **DPX 125** | 100-125 | 17 |
| **DPX 160** | 25 | 14,3 |
| **DPX 160** | 40 a160 | 20 |
| **DPX 250 ER** | 100 a 250 | 22 |
| **DPX 250** | Todos | 27 |
| **DPX-H 250** | Todos | 34 |
| **DPX 630** | Todos | 34 |
| **DPX-H 630** | Todos | 42 |
| **DPX 1600** | Todos | 85 |
| **DPX-H 1600** | Todos | 110 |




**En ausencia de aparatos de protección limitadores,** el valor de pico es mucho más alto. Se calcula aplicando al valor eficaz presumible un coeficiente de asimetría (n) tomado de la tabla de al lado.

| Icc eficaz presumible (kA) | n |
|---|---|
| **≤ 5** | 1,5 |
| **5 < I ≤ 10** | 1,7 |
| **10 < I ≤ 20** | 2 |
| **20 < I ≤ 50** | 2,1 |
| **50 < I** | 2,2 |

## Determinación de las distancias entre soportes





**Distancias máximas "D" (mm) E fijo**

| Soportes | | 0 373 10 | | | | 0 373 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Barras** | | 0 374 34 (18 × 4) | 0 374 38 (25 × 4) | 0 374 18 (25 × 5) | 0 374 19 (32 × 5) | 0 374 34 (18 × 4) | 0 374 18 (25 × 5) | 0 374 19 (32 × 5) |
| **Isc pico (Ipk en kÂ)** | **10** | 550 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
| | **15** | 400 | 600 | 700 | 800 | 700 | 1000 | 1200 |
| | **20** | 300 | 450 | 550 | 700 | 550 | 750 | 950 |
| | **25** | 250 | 350 | 400 | 500 | 400 | 600 | 750 |
| | **30** | 200 | 300 | 350 | 400 | 350 | 500 | 650 |
| | **35** | 150 | 250 | 300 | 350 | 300 | 400 | 550 |
| | **40** | 150 | 200 | 300 | 300 | 250 | 350 | 450 |
| | **45** | | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| | **50** | | 150 | 175 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| | **55** | | 100 | 150 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| | **60** | | | 150 | | 200 | 250 | 300 |
| | **70** | | | | | 150 | 200 | 250 |
| | **80** | | | | | 150 | 200 | 250 |

## Determinación de las distancias entre los soportes

**Distancia máxima “D” (mm) - E fijo: 75 mm**

| Soportes | |  0 373 20 | | | |  0 373 21 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barras | | 1 barra plana por polo | | | | 1 barra en C por polo | | | 1 barra plana por polo | | | |
| | | 0 374 18 (25 × 5) | 0 374 19 (32 × 5) | 0 374 40 (50 × 5) | 0 374 41 (63 × 5) | 0 374 60 155 mm² | 0 374 61 265 mm² | 0 374 62 440 mm² | 0 374 40 (50 × 5) | 0 374 41 (63 × 5) | 0 374 59 (75 × 5) | 0 374 43 (80 × 5) |
| Isc pico (Ipk en kÂ) | 10 | 800 | 900 | | | 1100 | 1600 | 1600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | 15 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| | 20 | 450 | 500 | 600 | 700 | 600 | 800 | 1000 | 650 | 700 | 750 | 750 |
| | 25 | 350 | 400 | 500 | 550 | 450 | 650 | 800 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 30 | 300 | 350 | 400 | 450 | 400 | 550 | 700 | 400 | 500 | 550 | 550 |
| | 35 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | 450 | 600 | 350 | 450 | 450 | 450 |
| | 40 | 200 | 250 | 275 | 300 | 300 | 400 | 550 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| | 45 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 350 | 500 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 50 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 450 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 60 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 | 350 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | 80 | | | 100 | 100 | | 200 | 300 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| | 90 | | | | | | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| | 100 | | | | | | 150 | 250 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| | 110 | | | | | | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| | 120 | | | | | | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Distancia máxima “D” (mm) - E fijo: 75 mm**

| Soportes | |  0 373 22, 0 373 23 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barras | | 1 barra por polo | | | | | 2 barras por polo | | | | |
| | | 0 374 40 (50 × 5) | 0 374 41 (63 × 5) | 0 374 59 (75 × 5) | 0 374 43 (80 × 5) | 0 374 46 (100 × 5) | 0 374 40 (50 × 5) | 0 374 41 (63 × 5) | 0 374 59 (75 × 5) | 0 374 43 (80 × 5) | 0 374 46 (100 × 5) |
| Isc pico (Ipk en kÂ) | 10 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | | | |
| | 15 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | | | | | |
| | 20 | 650 | 700 | 750 | 750 | 900 | | | | | |
| | 25 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | | | | | |
| | 30 | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 800 | | | |
| | 35 | 350 | 450 | 450 | 450 | 550 | | | | | |
| | 40 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 650 | 700 |
| | 45 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | | | | | |
| | 50 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| | 60 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| | 70 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 90 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| | 110 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

**Soportes volantes:**

- Embarrados horizontales[1].


Se montan obligatoriamente como complemento:
– De 2 soportes fijos en armarios de anchura 725 y 975.
– De un soporte fijo en celda lateral de ancho 475.

- Embarrados verticales.

Se montan como complemento de 3 soportes fijos si es necesario.


1. En caso de montaje plano, utilizar solamente soportes fijos.

## Distancias máximas “D” (mm) con barras de 5 mm de espesor



| Soportes | | 0 373 24, 0 373 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barras | | 1 barra por polo | | | | | 2 barras por polo | | | | | 3 barras por polo | | | | | 4 barras por polo | | | | |
| | | 50 × 5 | 63 × 5 | 75 × 5<br>80 × 5 | 100 × 5 | 125 × 5 | 50 × 5 | 63 × 5 | 75 × 5<br>80 × 5 | 100 × 5 | 125 × 5 | 50 × 5 | 63 × 5 | 75 × 5<br>80 × 5 | 100 × 5 | 125 × 5 | 50 × 5 | 63 × 5 | 75 × 5<br>80 × 5 | 100 × 5 | 125 × 5 |
| Isc pico (Ipk en kÂ) | 10 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15 | 1050 | 1200 | 1350 | 1550 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 20 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1350 | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 25 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1100 | 950 | 1100 | 1200 | 1400 | 1550 | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 30 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1050 | 1200 | 1350 | 1550 | 1700 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 35 | 450 | 550 | 600 | 650 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 1500 | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 1700 |
| | 40 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1650 |
| | 45 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 |
| | 50 | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1350 |
| | 60 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1100 |
| | 70 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| | 80 | - | 250 | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 500 | 600 | 650 | 750 | 850 |
| | 90 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 |
| | 100 | - | - | - | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 |
| | 110 | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| | 120 | - | - | - | - | 250 | - | 250 | 250 | 300 | 450 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 |
| | 130 | - | - | - | - | 250 | - | - | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 |
| | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 400 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 350 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 350 | - | 250 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 |
| | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 250 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 |
| | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 350 | 300 |
| | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 |
| | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 300 | - | 250 | 250 | 300 | 250 |
| | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 200 |
| | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | - | - | 250 | 250 | 200 |

## Distancias máximas “D” (mm) con barras de 10 mm - E fijo: 125 mm



| Soportes | | 0 373 24, 0 373 25 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barras | | 1 barra por polo | | | 2 barras por polo | | | 3 barras por polo | | |
| | | 80 × 10 | 100 × 10 | 120 × 10 | 80 × 10 | 100 × 10 | 120 × 10 | 80 × 10 | 100 × 10 | 120 × 10 |
| Isc pico (Ipk en kÂ) | 20 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 25 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 30 | 1350 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 35 | 1150 | 1300 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 40 | 1050 | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 45 | 900 | 1050 | 1150 | 1350 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | 50 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1600 | 1700 | 1700 |
| | 60 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1350 | 1550 | 1700 |
| | 70 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | 1500 |
| | 80 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
| | 90 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1100 |
| | 100 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| | 110 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| | 120 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 |
| | 130 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| | 140 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| | 150 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 650 | 600 |
| | 160 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 500 |
| | 170 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 180 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 450 | 450 |
| | 190 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 |
| | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 400 | 400 |
| | 210 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 |
| | 220 | - | 250 | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 |
| | 230 | - | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 240 | - | - | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 |
| | 250 | - | - | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |

**Soportes volantes:**

- Se montan obligatoriamente como complemento:
  – De 2 soportes fijos en armarios de anchura 725 y 975.
  – De un soporte fijo en celda lateral de ancho 475.
- Embarrados verticales.
  Se montan como complemento de 3 soportes fijos si es necesario.









1. En caso de montaje plano, utilizar solamente soportes fijos.

## Características de aislamiento

EN 60947-1/CEI 60664-1 (grado de polución: 3).


| Refs. | 0 373 10/20 | 0 373 21 | 0 373 22/23 | 0 373 24/25 |
|---|---|---|---|---|
| Ui (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Uimp (kV) | 12 | 12 | 12 | 12 |

# repartición optimizada VX³

| Distribución VX³ | Imáx. (A) | Montaje | | Ref. | Plexo³ XL³ 125 XL³ 160 | XL³ 400 | XL³ 800 | XL³ 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Repartición vertical VX³ auto tetrapolar** **(pág. 284)** | **63 A** |  | Lateral | Para caja 3 filas: 4 050 23<br>4 filas: 4 050 24<br>5 filas: 4 050 25<br>6 filas: 4 050 26 | ● | | | |
| | **125 A** | | Lateral | Para caja 4 filas: 4 050 34<br>5 filas: 4 050 35<br>6 filas: 4 050 36 | ●[1] | ● | ● | |
|  | **400 A** **(pág. 286)** |  | Vertical en fondo de armario | Fondo aislante: 4 044 36<br>Soporte: 4 044 37<br>Soporte talón: 4 044 38<br>Barra 250 A: 4 044 30<br>Barra 400 A: 4 044 31 | | ● | | |
| | |  | Vertical en celda lateral | Soporte: 4 044 50<br>Soporte talón: 4 044 51<br>Barra 250 A: 4 044 30<br>Barra 400 A: 4 044 31 | | ● | | |
| | **800 A** **(pág. 288)** |  | Vertical en fondo de armario | Soporte: 4 044 60<br>Soporte talón: 4 044 61<br>Barra 800 A: 4 044 33 | | | ● | ● |
| | |  | Vertical en celda lateral | Soporte: 4 044 70<br>Soporte talón: 4 044 71<br>Barra 800 A: 4 044 33 | | | ● | |
| **Embarrado VX³** | **XL³ 4000** | | | | | | | |
| | **1600 A** **(pág. 289)** | Barra 630 A: 0373 54<br>Barra 800 A: 0373 55<br>Barra 1000 A: 0373 56<br>Barra 1250 A: 0373 57<br>Barra 1600 A: 0373 58 | | **Posición de las barras** | Alineadas | | Escalonadas | |
| | | | | **Entre ejes de las barras** | 75 mm | 125 mm | 75 mm | 125 mm |
| | | | | **Soporte fijo** | 0 373 66 | 0 373 68 | 0 373 67 | 0 373 69 |
| | | | | **Soporte volante** | 0 373 50 | 0 373 51 | - | - |
|  | |  | Vertical en fondo de armario | L: 475 mm | ● | | | |
| | | | | L: 725 mm | ● | ● | | |
| | | | | L: 975 mm | ● | ● | | |
| | |  | Vertical lateral en armario tras montantes | P: 475 mm | | | | |
| | | | | P: 725 mm | ●[2] | ● | | |
| | | | | P: 975 mm | ●[2] | ● | | |
| | |  | Vertical en celda lateral* | P: 475 mm | ●[2] | | ● | |
| | | | | P: 725 mm | ●[2] | ● | ● | ● |
| | | | | P: 975 mm | ●[(2, 3)] | ●[3] | ●[3] | ●[3] |
| | |  | Horizontal alta o baja | P: 475 mm | ●[2] | | | |
| | | | | P: 725 mm | ●[2] | ● | | |
| | | | | P: 975 mm | ●[2] | ● | | |
| | |  | Transfert horizontal | P: 475 mm | | | | |
| | | | | P: 725 mm | ●[2] | ● | | |
| | | | | P: 975 mm | ●[2] | ● | | |

1. XL3 160 únicamente.
2. Solo estas configuraciones admiten los kits de conexión prefabricados VX3 optimizados.
3. Con montante ref. 0 205 20/51.

## repartición optimizada HX³

| Repartición HX³ | | Imax | ref. | Cajas y armarios | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XL³ 160 | XL³ 400 | XL³ 800 | XL³ 4000 |
| Repartidores HX³ plug |  (pág. 285) | 80/ 125 A | 4 052 40 (24 módulos) | ● | ● | ● | ● |
| | | | 4 052 41 (36 módulos) | | | ● | ● |
| Repartidores de fila HX³ tetrapolares |  (pág. 286) | 250 A | 4 044 80[1] (24 módulos)<br>4 044 81[2] (24 módulos) | | ● | | |
| | | 400 A | 4 044 83[1] (24 módulos)<br>4 044 84[2] (24 módulos) | | | ● | ● |

1. Con conexión directa, alimentación por embarrado en fondo de armario.
2. Sin conexión, alimentación por el aparato de cabecera o por el módulo de alimentación lateral ref. 4 044 82.

## repartición IS HX³/VX³

| Montaje en armario XL³ 4000 | | | | IS basic | IS plus | IS premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasis columna VX³ IS (pág. 296) |  | Montantes, soportes aislantes y tabiques forma 4b | Para prof. 725 mm | 4 046 00 | 4 046 00 | 4 046 00 |
| | | | Para prof. 975 mm | 4 046 02 | 4 046 02 | 4 046 02 |
| | | Barras aluminio cobrizo estañado | 1250 A | 4 046 04 | 4 046 04 | 4 046 04 |
| | | | 2000 A | 4 046 06 | 4 046 06 | 4 046 06 |
| Bases VX³ IS para aparatos (pág. 296) |  | DPX³ 160 | 3P | 4 046 10 | 4 046 20 | 4 046 40 |
| | | | 4P | 4 046 11 | 4 046 21 | 4 046 41 |
| | | DPX³ 160 diferencial | 4P | 4 046 11 | 4 046 31 | 4 046 51 |
| | | DPX³ 250 | 3P | 4 046 12 | 4 046 22 | 4 046 42 |
| | | | 4P | 4 046 13 | 4 046 23 | 4 046 43 |
| | | DPX³ 250 diferencial | 4P | 4 046 13 | 4 046 33 | 4 046 53 |
| | | DPX 630 | 3P | 4 046 16 | 4 046 26 | 4 046 46 |
| | | | 4P | 4 046 17 | 4 046 27 | 4 046 47 |
| | | DPX 630 con bloque diferencial | 3P | 4 046 16 | 4 046 36 | 4 046 56 |
| | | | 4P | 4 046 17 | 4 046 37 | 4 046 57 |
| Repartidores de fila tetrapolares (pág. 295) |  | HX³ IS 125 A (módulos de conexión: véase la pág. 294) | | 4 046 68 | - | - |
| |  | HX³ IS 400 A (bases de soporte: véase la pág. 295) | | 4 046 60 | - | - |

# repartición vertical VX³ auto 63 y 125 A

**repartición “estándar”**



4 050 24



4 050 34

Peine tetrapolar IP XXB equipado con bornas de salida automáticas.
Permite la distribución mediante cables flexibles con o sin punteros.
Alimentación por la parte superior o inferior mediante bornas de tornillos.
Se suministran con obturadores para las bornas de alimentación no usadas y patas de fijación para montaje lateral.

| Emb. | Ref. | **Peines verticales 63 A VX³ auto** |
|---|---|---|
| | | Montaje en las cajas Plexo³, XL³ 125 y XL³ 160.<br>Patas de fijación para ajuste de la posición vertical.<br>Capacidad de las bornas:<br>– Alimentación: 6 a 16 mm² (flexible)/25 mm² (rígido).<br>– Salidas: 4 a 10 mm² (flexible). |
| 1 | 4 050 23 | Para cajas de 3 filas.<br>3 × 6 salidas fase + 9 salidas neutro. |
| 1 | 4 050 24 | Para cajas de 4 filas.<br>3 × 8 salidas fase + 12 salidas neutro. |
| 1 | 4 050 25 | Para cajas de 5 filas.<br>3 × 10 salidas fase + 15 salidas neutro. |
| 1 | 4 050 26 | Para cajas de 6 filas.<br>3 × 12 salidas fase + 18 salidas neutro. |


| | | **Peines verticales 125 A VX³ auto** |
|---|---|---|
| | | Montaje en las cajas XL³ 160 y XL³ 400.<br>Capacidad de las bornas:<br>– Alimentación: 16 a 35 mm² (flexible)/50 mm² (rígido).<br>– Salidas: 6 a 16 mm² (flexible). |
| 1 | 4 050 34 | Para cajas de 4 filas.<br>Altura: 506 mm.<br>3 × 8 salidas fase + 12 salidas neutro. |
| 1 | 4 050 35 | Para cajas de 5 filas.<br>Altura: 631 mm.<br>3 × 10 salidas fase + 15 salidas neutro. |
| 1 | 4 050 36 | Para cajas de 6 filas.<br>Altura: 756 mm.<br>3 × 12 salidas fase + 18 salidas neutro. |

# repartición vertical VX³ auto 63 y 125 A


**peines tetrapolares con bornes automáticos**


## Características técnicas

Tensión de utilización (Ue): 230/400 V∿.
Frecuencia de utilización: 50/60 Hz.
Intensidad de cortocircuito de pico admisible (Ipk):
- VX³ 63 A auto: 20 kÂ.
- VX³ 125 A auto: 30 kÂ.
Tensión de aislamiento (Ui): 500 V∿.
Grado de protección: IP XXB.



## Dimensiones








| | 4 050 23 | 4 050 24 | 4 050 25 | 4 050 26 |
|---|---|---|---|---|
| A | 336 | 461 | 586 | 711 |
| B | 324 | 449 | 574 | 699 |

| | 4 050 34 | 4 050 35 | 4 050 36 |
|---|---|---|---|
| A | 506 | 631 | 756 |
| B | 478 | 603 | 728 |

# repartición horizontal HX³ auto 125 A

**peines tetrapolares con bornas automáticas**



4 052 30

Peine tetrapolar IPXXB equipado con bornas de salida automáticas.
Permite la distribución mediante cables flexibles con o sin punteros.
Alimentación por la parte superior, inferior o transversal mediante bornas de tornillos.
Se suministran con las patas de fijación para montaje en perfil ⊔.
Usar tapas cubrebornas frontales de 200 mm.
Posible montaje sobre placa lisa.
No actuar con tensión.


| Emb. | Ref. | Peines horizontales 125 A HX³ auto |
|---|---|---|
| 1 | 4 052 30 | Capacidad de las bornas:<br>- alimentación: 10 a 35 mm² (flexible o rígido)<br>- limitado a 25 mm² en alimentación transversal<br>- salidas: 0,5 a 6 mm² (flexible o rígido)<br>Para fila completa<br>Montaje en cajas y armarios XL³ 400/800/4000<br>3 x 9 salidas fase + 18 salidas neutro |

repartición horizontal HX³ auto 125 A

peines tetrapolares con bornas automáticas


## Características técnicas

Tensión de utilización (Ue) 230/400 V∿
Frecuencia de utilización: 50/60 Hz
Corriente de cortocircuito de pico admisible (Ipk): 20 kÂ
Tensión de aislamiento (Ui): 500 V∿
Tensión de impulso Uimp: 6 kV - grado de contaminación
Corriente de utilización: 125 A
Grado de protección: IP XXB



## Dimensiones

Ref. 4 052 30



# repartición horizontal HX³ plug hasta 125 A

## repartidores de fila tetrapolares



4 052 40 + 4 052 42



4 052 47 4 052 48 4 052 49 4 052 46

Permite una distribución trifásica sin cableado de aparatos modulares DX³ hasta 125 A en 1 fila.
Conexión y desconexión automática de los aparatos con total seguridad, incluso cuando el repartidor se halla bajo tensión, gracias al aislamiento IP xxB del repartidor y a los módulos de conexión solidarios con los aparatos.
Libertad completa de implantación y combinación de los aparatos: 1P+N, 2P, 3P, 4P, bloques diferenciales, auxiliares, aparatos de mando, etc.
Selección de la fase a conectar por elección del módulo de conexión.
Montaje en los armarios XL3 400/800/4000 con raíl de aluminio 2 posiciones ref. 0 202 06, 0 206 01/51 y en las cajas XL³ 160 con el accesorio de montaje ref. 4 052 24.

| Emb. | Ref. | **Repartidores de fila 80/125 A HX³ plug** |
|---|---|---|
| | | **Repartidores horizontales** |
| | | Se fijan directamente sobre los perfiles refs. 0 202 06, 0 206 01 y 0 206 51.<br>Intensidad máxima:<br>– 80 A alimentándolo por el extremo.<br>– 125 A alimentándolo con el módulo de alimentación ref. 4 052 42. |
| 1 | 4 052 40 | 24 módulos. |
| 1 | 4 052 41 | 36 módulos. |
| | | **Módulo de alimentación 125 A** |
| 1 | 4 052 42 | Módulo de alimentación y cubierta de protección. |
| | | **Módulos de conexión** |
| | | Permiten la conexión y la desconexión automática de los aparatos modulares en el repartidor de fila 80/125 A.<br>Para aparatos de 1 módulo por polo. |
| 1 | 4 052 47 | Juego de 10 módulos de conexión L1. |
| 1 | 4 052 48 | Juego de 10 módulos de conexión L2. |
| 1 | 4 052 49 | Juego de 10 módulos de conexión L3. |
| 1 | 4 052 46 | Juego de 10 módulos de conexión N. |
| 1 | 4 052 51 | Juego de 3 módulos de conexión L1N, L2N, L3N para automatismos P+N 1 módulo. |
| | | **Accesorio para montaje en caja XL³ 160** |
| 1 | 4 052 24 | Permite el montaje del repartidor de fila 125 A HX³ plug 24 módulos ref. 4 052 40. |

repartición horizontal HX³ plug hasta 125 A

repartidores de fila tetrapolares


### Características técnicas

Tensión de utilización (Ue): 230/400 V∿.
Frecuencia de utilización: 50/60 Hz.
Intensidad de cortocircuito admisible (Ipk): 25 kÂ.
Tensión de aislamiento (Ui): 690 V∿.
Intensidad de utilización: 125 A máx. (alimentación central) del repartidor.
80 A máx. (alimentación lateral) del repartidor.
Grado de protección: IP 20.
Sección máxima de conexión del módulo de alimentación: 50 mm².


| Aparatos modulares DX³ compatibles | Módulos de conexión |
|---|---|
| Interruptores automáticos 1P+N 1 mód. | 4 052 51 (L1N, L2N, L3N) |
| Interruptores auto. diferenciales 1P+N | |
| Interruptores diferenciales 2P | 4 052 47/48/49/46 (L1, L2, L3, N) |
| Interruptores diferenciales 4P | |
| Interruptores automáticos diferenciales 4P | |
| Interruptores automáticos diferenciales 2P | |
| Interruptores automáticos 1P, 2P, 3P, 4P 1 módulo/polo | |

### Instalación

**Alimentación directa por el módulo de alimentación suministrado (protección de las salidas)**





**Alimentación indirecta por aparato de cabecera**
El repartidor está protegido por el aparato de cabecera y su intensidad de utilización está limitada al calibre de este último.



# repartición optimizada horizontal HX³ hasta 400 A

## en caja y armario XL³ 400, XL³ 800 y XL³ 4000



4 044 84



4 044 82



4 045 01

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Repartidores de fila 250 A HX³** |
| | | Se montan en cajas y armarios XL³ 400. Admiten las bases para DPX³ y las bases para aparatos DX³. Capacidad 24 módulos. |
| 1 | 4 044 80 | Con conexión directa embarrado 250/400 A VX³ en fondo de armario. |
| 1 | 4 044 81 | Sin conexión directa. |
| 1 | 4 044 82 | Módulo de alimentación lateral para repartidor sin conexión directa. |
| | | **Repartidores de fila 400 A HX³** |
| | | Se montan en cajas y armarios XL³ 800 y armarios XL³ 4000. Admiten las bases de soporte para DPX³ y para aparatos modulares. Capacidad 24 módulos. |
| 1 | 4 044 83 | Con conexión directa a embarrado 800 A VX³ en fondo de armario. |
| 1 | 4 044 84 | Sin conexión directa. |
| 1 | 4 044 82 | Módulo de alimentación lateral para repartidor sin conexión directa. |
| | | **Bases de soporte HX³ para interruptores automáticos de potencia DPX³** |
| | | Permiten la conexión automática de los interruptores automáticos DPX³ en los repartidores de fila 250 A y 400 A HX³. Se suministran con cubrebornas. |
| | | **Para DPX³ 160** |
| 1 | 4 045 00 | 3P. |
| 1 | 4 045 01 | 4P con o sin dif. |
| | | **Para DPX³ 250** |
| 1 | 4 045 02 | 3P con o sin dif. |
| 1 | 4 045 03 | 4P. |
| | | **Bases soporte HX³ para aparatos modulares DX³** |
| | | Permiten la conexión automática de los aparatos DX³ en los repartidores de fila 250 y 400 A HX³. Las bases son alimentadas por el repartidor. |
| | | **Bases plug-in para DX³ 1 módulo/polo** |
| 1 | 4 045 08 | Para DX³ tetrapolar. |
| 1 | 4 045 09 | Para DX³ tripolar. |
| 1 | 4 045 10 | Para DX³ unipolar - Fase L1. |
| 1 | 4 045 11 | Para DX³ unipolar - Fase L2. |
| 1 | 4 045 12 | Para DX³ unipolar - Fase L3. |
| 1 | 4 045 13 | Para DX³ unipolar - Neutro N. |
| | | **Bases de cables para DX³ 1,5 módulo/polo** |
| 1 | 4 045 15 | Para DX³ tetrapolar. |
| 1 | 4 045 16 | Para DX³ tripolar. |
| 1 | 4 045 17 | Para DX³ unipolar - Neutro N. |
| 1 | 4 045 18 | Para DX³ unipolar - Fase L1. |
| 1 | 4 045 19 | Para DX³ unipolar - Fase L2. |
| 1 | 4 045 20 | Para DX³ unipolar - Fase L3. |
| | | **Bases de cables para DX³ 1 módulo/polo - In ≤ 63 A** |
| 1 | 4 045 21 | Para DX³ tetrapolar. |
| 1 | 4 045 22 | Para DX³ tripolar. |
| 1 | 4 045 23 | Para DX³ unipolar - Neutro N. |
| 1 | 4 045 24 | Para DX³ unipolar - Fase L1. |
| 1 | 4 045 25 | Para DX³ unipolar - Fase L2. |
| 1 | 4 045 26 | Para DX³ unipolar - Fase L3. |
| | | **Base universal** |
| 1 | 4 045 27 | Base vacía 1 módulo sin alimentación. |


# repartición optimizada horizontal HX³ hasta 400 A


## en cajas y armarios XL³ 400, XL³ 800 y XL³ 4000


### Características técnicas


Tensión de utilización (Ue): 230/400 V~.
Frecuencia de utilización: 50/60 Hz.
Intensidad de cortocircuito admisible (Icw): 25 kA.
Tensión de aislamiento (Ui): 1000 V.
Intensidad de utilización: 250/400 A máximo (alimentación central).
Grado de protección: IP 20.
Sección máxima de conexión del módulo de alimentación: barras flexibles 32 × 4 mm.

### Instalación


**Alimentación directa**
Por embarrado en fondo de armario




**Alimentación indirecta**
Por aparato de cabecera





Por embarrado en celda de cables





### Dimensiones

Ref. 4 044 80/81/83/84





| Ref. | A | B |
|---|---|---|
| 4 044 80/81 | 515 | 208,5 |
| 4 044 83/84 | 600 | 202 |

Ref. 4 044 82/85





Ref. 4 045 00/01/02/03





**Bases para DX³**

"Plug-in"




"Con cables"



# repartición optimizada vertical VX³ hasta 400 A

## en armario XL³ 400



Barras en C ref. 4 044 30 + soportes ref. 4 044 50 + kit de conexión ref. 4 044 53


| Emb. | Ref. | Embarrado de aluminio 250/400 A VX³ |
|---|---|---|
| | | **Embarrado en fondo de armario**<br>Se monta en armario XL³ 400.<br>Formados por barras de aluminio recubiertas de cobre estañado, perfil en C, insertadas en un fondo aislante y sostenidas mediante soportes aislantes.<br>Distancia entre ejes de las barras 43 mm. |
| 5 | 4 044 36 | Fondo aislante para armario alt. 1.900 mm. |
| 1 | 4 044 37 | Soporte aislante para barra aluminio en C. |
| 1 | 4 044 38 | Soporte talón aislante para barra aluminio en C. |
| 6 | 4 044 39 | Juego de perfiles aislantes para la protección IP 2x de las barras. |
| 1 | 4 044 35 | Kit completo: 1 armario XL³ 400 alt. 1.900 mm + 1 fondo aislante + 3 soportes aislantes + 1 soporte talón + 4 barras 400 A + 1 juego de perfiles aislantes IP 2x. |
| | | **Embarrado de aluminio en celda para cables**<br>Se monta en celda de cables externa XL³ 400 o en celda de cables interna XL³ 800. |
| 1 | 4 044 50 | Soporte aislante para barra aluminio en C. |
| 1 | 4 044 51 | Soporte talón aislante para barra aluminio en C. |
| | | **Barras de aluminio con cobre estañado en C**<br>Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada. |
| 1 | 4 044 30 | 250 A - altura 1.600 mm. |
| 1 | 4 044 31 | 400 A - altura 1.600 mm. |
| | | **Accesorios para barras alum. 250 y 400 A** |
| 1 | 4 044 90 | Borne de interconexión 250 A IP 2X. |
| 1 | 4 044 93 | Tornillo deslizante 22 mm long. (bolsa 100 uds.) |
| | | **Kits de conexión prefabricados**<br>Barras de cobre rígidas preparadas para la conexión de los aparatos en el embarrado de alum. 250/400 A VX³. Se suministran con juegos de tornillos. |
| | | **Para conexión de un embarrado en fondo de armario** |
| 1 | 4 044 40 | Por un DPX³ 160 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 41 | Por un DPX³ 250 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 42 | Por un DPX³ 630 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 43 | Por un DPX-IS 250. |
| 1 | 4 044 44 | Por un DPX-IS 630. |
| | | **Para conexión de un embarrado en celda de cables desde un aparato en celda de cables** |
| 1 | 4 044 52 | Por un DPX³ 160 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 53 | Por un DPX³ 250 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 54 | Por un DPX³ 630 con o sin dif. |
| | | **Para conexión de un aparato horizontal en armario sobre un embarrado en celda de cables** |
| 1 | 4 044 55 | Para un DPX³ 250 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 57 | Para un DPX³ 160 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 58 | Para un DPX³ 630 con o sin dif. |
| | | **Para conexión de un repartidor de fila 250 A HX³ sobre un embarrado en celda de cables** |
| 1 | 4 044 87 | Para un repartidor de fila ref. 4 044 81 equipado con módulo de alimentación ref. 4 044 82. |

Equipos, tapas y placas frontales para celdas de cables XL³ 400: págs. 224-233.


# repartición optimizada HX³/VX³ en armario XL³ 400

## Posibilidades de montaje

### Embarrado en fondo de armario





### Embarrado y aparato de cabecera en canalización de cables externa




Los repartidores de fila alimentados por embarrado lateral deben estar equipados con el módulo de alimentación ref. 4 044 82.

### Embarrado en canalización de cables externa y aparato de cabecera en armario



# repartición optimizada vertical VX³ hasta 800 A

## en armario XL³ 800 y XL³ 4000



Barras en C ref. 4 044 33 + soportes ref. 4 044 60 + kit de conexión ref. 4 044 63

| Emb. | Ref. | Embarrado de aluminio 800 A VX³ |
|---|---|---|
| | | Están formados por barras de aluminio recubiertas de cobre estañado, perfil en C, sostenidas por soportes aislantes. |
| | | **Embarrado en fondo de armario** |
| | | Se monta en armario XL³ 800 y XL³ 4000. |
| 1 | 4 044 60 | Soporte aislante para barras en C 800 A. |
| 1 | 4 044 61 | Soporte talón aislante para barras en C 800 A. |
| 1 | 4 044 62 | Juego de perfiles aislantes para la protección IP 2x de las barras. |
| | | **Embarrado en celda lateral** |
| | | Se monta en celda lateral externa XL³ 800. |
| 1 | 4 044 70 | Soporte aislante para barras en C 800 A. |
| 1 | 4 044 71 | Soporte talón aislante para barras en C 800 A. |
| | | **Barras de aluminio con cobre estañado en C** |
| | | Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada |
| 1 | 4 044 32 | 630 A - altura 1.600 mm. |
| 1 | 4 044 33 | 800 A - altura 1.600 mm. |
| | | **Accesorios para barras aluminio 800 A** |
| 1 | 4 044 89 | Borne de interconexión 250 A IP 2X. |
| 1 | 4 044 94 | Tornillo deslizante 27 mm long. (bolsa 100 uds.). |


| | | Kits de conexión prefabricados |
|---|---|---|
| | | Barras de cobre rígidas preparadas para la conexión de los aparatos en el embarrado de aluminio 800 A VX³ Se suministran con juegos de tornillos. |
| | | **Para alimentación de un embarrado en fondo de armario** |
| 1 | 4 044 63 | Por un DPX³ 630 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 64 | Por un DPX³ 1600. |
| 1 | 4 044 65 | Por un DPX-IS 630. |
| 1 | 4 045 30 | Por un embarrado de alum. horizontal alto o bajo en armario XL³ 4000 prof. 725 mm. |
| 1 | 4 045 31 | Por un embarrado de cobre 1.600 A horizontal alto o bajo en armario XL³ 4000 prof. 725 mm. |
| | | **Para alimentación de un embarrado en celda lateral desde un aparato en celda lateral** |
| 1 | 4 044 72 | Por un DPX 630 con o sin dif. |
| | | **Para conexión de un aparato horizontal en armario sobre un embarrado en celda lateral** |
| 1 | 4 044 73 | Para un DPX³ 160 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 74 | Para un DPX³ 250 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 75 | Para un DPX³ 630 con o sin dif. |
| 1 | 4 044 76 | Para un DPX³ 1600. |
| | | **Para conexión de un repartidor de fila 400 A HX³ sobre un embarrado en celda lateral** |
| 1 | 4 044 86 | Para un repartidor de fila ref. 4 044 84 equipado con módulo de alimentación ref. 4 044 82. |
| | | **Para conexión aguas arriba del interruptor auto. principal** |
| 1 | 4 044 77 | Para un DPX³ 1600 montado horizontalmente en armario con celda de cables interna para llegada de los cables. |

Equipos, tapas y placas frontales
para celdas de cables XL³ 800: págs. 234-245


# repartición optimizada HX³/VX³ en armario XL³ 800

## Posibilidades de montaje


### Embarrado en fondo de armario




### Embarrado y aparato de cabecera en canalización de cables externa




### Embarrado en canalización de cables externa y aparato de cabecera en armario



# repartición optimizada VX³/HX³ hasta 3200 A

**en armario XL³ 4000**



0 373 66



0 373 69



4 045 41

Características técnicas: pág. 293

| Emb. | Ref. | Soportes aislantes 630 a 1600 A VX³ |
|---|---|---|
| | | Para barras de aluminio con cobre estañado en C. |
| | | **Barras alineadas en armario o celda de cables** |
| | | Posibilidades de montaje en armarios XL³ 4000:<br>– Vertical en fondo de armario.<br>– Vertical lateral tras montante.<br>– Vertical lateral en celda de cables interna.<br>– Horizontal alto o bajo.<br>– Transfert horizontal.<br>Tensión de aislamiento Ui: 1.000 V.<br>Tensión de impulso Uimp: 8 kV. |
| 1 | 0 373 66 | Distancia entre ejes 75 mm para armarios prof. 725 mm o 475 mm en chasis parcial. |
| 1 | 0 373 86 | Distancia entre ejes 75 mm para armarios prof. 975 mm. |
| 1 | 0 373 50 | Soporte volante entre ejes 75 mm. |
| 1 | 0 373 68 | Distancia entre ejes 125 mm para armarios prof. 975 mm.<br>El soporte se puede duplicar para una intensidad de 3.200 A. |
| 5 | 0 373 51 | Soporte volante entre ejes 125 mm. |
| | | **Barras decaladas en celda** |
| | | Montaje vertical lateral en celda lateral. |
| 1 | 0 373 67 | Distancia entre ejes 75 mm para celda lateral prof. 725 mm y 475 mm. |
| 1 | 0 373 69 | Distancia entre ejes 125 mm para celda lateral prof. 975 mm.<br>El soporte se puede duplicar (en celda lateral externas únicamente) para una intensidad de 3.200 A. |

## Barras de aluminio con cobre estañado en C

Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada.
Longitud 1.780 mm.

| Emb. | Ref. | Sección (mm²) | I(A) IP ≤ 30 | I(A) IP ≥ 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 373 54 | 524 | 800 | 630 |
| 1 | 0 373 55 | 549 | 1000 | 800 |
| 1 | 0 373 56 | 586 | 1250 | 1000 |
| 1 | 0 373 57 | 686 | 1450 | 1250 |
| 1 | 0 373 58 | 824 | 1750 | 1600 |

## Conectores 6 salidas 250 A

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 4 | 0 373 99 | Se fija en barras de aluminio en C con la tuerca martillo M 10 ref. 0 373 59 o en barras de cobre lisas.<br>Capacidad de las salidas:<br>– 4 × 6 a 35 mm².<br>– 2 × 6 a 25 mm². |

## Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 4 | 0 373 59 | Tornillo deslizante M10. |
| 1 | 0 373 77 | Kit de unión para soporte ref. 0 373 66 y 0 373 68 para formar juegos de barras hasta 3.200 A. |
| 1 | 4 044 89 | Borne de interconexión 250 A IP 2X. |
| 1 | 4 044 94 | Tornillo deslizante 27 mm long. (Bolsa 100 uds.). |
| 1 | 4 044 95 | Tornillo deslizante 40 mm long. (Bolsa 100 uds.). |

## Kits de conexión de las barras VX³

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Permiten conectar las barras alum. en C verticales sobre las barras horizontales. |
| | | **Para embarrado de la misma dist. entre ejes**<br>Se pueden usar para prolongar un embarrado. |
| 1 | 0 373 82 | 1 barra por fase. |
| 1 | 0 373 83 | 2 barras por fase. |
| | | **Para embarrados con dist. entre ejes diferentes**<br>Permiten conectar un embarrado de alum. vertical con dist. entre ejes 75 mm sobre un embarrado de cobre horizontal 4.000 A con dist. entre ejes 125 mm. |
| 1 | 4 045 45 | Para embarrado de barras alineadas vertical en armario prof. 725 mm. |
| 1 | 4 045 46 | Para embarrado de barras alineadas vertical en armario prof. 975 mm. |

## Kits de conexión prefabricados VX³


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Barras de cobre rígidas preparadas para la conexión de los aparatos en el embarrado de alum. VX³ de barras alineadas de 630 a 1.600 A, dist. entre ejes 75 mm.<br>Se suministran con juegos de tornillos.<br>Kits para interruptores automáticos fijos sin accesorios - montaje en placas fijas. |
| | | **Para embarrado lateral tras montante**<br>Se montan en armario prof. 725 o 975 mm. |
| 1 | 4 045 40 | Para DPX³ 160 horizontal. |
| 1 | 4 045 41 | Para DPX³ 250 horizontal. |
| 1 | 4 045 42 | Para DPX³ 630 horizontal. |
| 1 | 4 045 43 | Para repartidor de fila ref. 4 044 84. |
| | | **Para embarrado lateral en celda lateral interna prof. 475 mm** |
| 1 | 4 045 50 | Para DPX³ 160 horizontal. |
| 1 | 4 045 51 | Para DPX³ 250 o DPX³ 160 horizontal. |
| 1 | 4 045 52 | Para DPX³ 630 horizontal. |
| 1 | 4 045 53 | Para repartidor de fila ref. 4 044 84 equipado con módulo de alimentación ref. 4 044 82. |
| | | **Para embarrado lateral en celda lateral interna prof. 725 y 975 mm** |
| 1 | 4 045 60 | Para DPX³ 160 horizontal. |
| 1 | 4 045 61 | Para DPX³ 250 horizontal. |
| 1 | 4 045 62 | Para DPX³ 630 horizontal. |
| 1 | 4 045 63 | Para repartidor de fila ref. 4 044 84 equipado con módulo de alimentación ref. 4 044 82. |

# repartición optimizada VX³/HX³ en armario XL³ 4000


## Posibilidades de montaje

### Embarrado VX³ 800 A en fondo de armario


XL³ 4000 prof. 475 mm




Alimentación por aparato de cabecera hasta 800 A.





XL³ 4000 prof. 725 mm




Alimentación por embarrado de alum. horizontal hasta 1600 A (entre ejes 75 mm).




XL³ 4000 prof. 725 mm



Alimentación por embarrado de cobre horizontal 1 o 2 barras por polo hasta 1600 A (entre ejes 75 mm).





### Embarrado de barras alineadas VX³ 630 a 1600 A, entre ejes 75 mm, montaje lateral en armario tras montante funcional

XL³ 4000 prof. 725 o 975 mm




Alimentación por embarrado de cobre horizontal, 1 o 2 barras por polo hasta 1600 A (entre ejes 75 mm).




XL³ 4000 prof. 725 o 975 mm



Alimentación por embarrado de cobre horizontal, 1 a 3 barras por polo hasta 4000 A (entre ejes 125 mm).




# repartición optimizada VX³/HX³ en armario XL³ 4000

**Embarrado de barras alineadas VX³ 630 a 1600 A, entre ejes 75 mm, montaje lateral en celda lateral interna**


XL³ 4000 prof. 475 mm
con chasis parcial.




Alimentación por embarrado de cobre horizontal, 1 o 2 barras por polo hasta 1600 A (entre ejes 75 mm).





XL³ 4000 prof. 725 o 975 mm



Alimentación por embarrado de cobre horizontal, 1 o 2 barras por polo hasta 1600 A (entre ejes 75 mm).



Alimentación por embarrado de cobre horizontal, 1 a 3 barras por polo hasta 4000 A (entre ejes 125 mm). Chasis parcial en prof. 725.

# kits de conexión VX³ optimizados hasta 4.000 A

**en armarios XL³ 4000**



4 043 60



4 043 80


| Emb. | Ref. | Kits de conexión DMX³-llegadas SCP |
|---|---|---|
| | | Barras dobladas y perforadas para la conexión aguas arriba de los DMX³ en las llegadas de canalizaciones eléctricas prefabricadas. Se montan en armarios XL³ 4000 prof. 725 mm y 975 mm. |
| 1 | 4 043 00 | Para llegada SCP 1600 A versión fija. |
| 1 | 4 043 01 | Para llegada SCP 2000 A versión fija. |
| 1 | 4 043 02 | Para llegada SCP 2500 A versión fija. |
| 1 | 4 043 03 | Para llegada SCP 1600 A versión seccionable. |
| 1 | 4 043 04 | Para llegada SCP 2000 A versión seccionable. |
| 1 | 4 043 05 | Para llegada SCP 2500 A versión seccionable. |

| | | Kits de conexión para transfert |
|---|---|---|
| | | Barras de cobre dobladas y perforadas para la conexión aguas abajo de los aparatos en embarrado transfert de aluminio horizontal, entre ejes 75 mm. El embarrado se puede instalar indistintamente en la parte superior o inferior. |
| | | **Para DMX³ talla 2 - 2.500 o 3.200 A** |
| | | Se montan en armarios XL³ 4000 prof. 725 mm y 975 mm. |
| 1 | 4 043 60 | Para versión fija. |
| 1 | 4 043 61 | Para inversor versión fija. |
| 1 | 4 043 62 | Para versión seccionable. |
| 1 | 4 043 63 | Para inversor DMX³ versión seccionable. |
| | | **Para DMX³ talla 1 - 1.000 a 2.000 A** |
| | | Se montan en armarios XL³ 4000 prof. 725 mm y 975 mm. |
| 1 | 4 043 64 | Para versión fija - 2 barras/polo 1.600 a 2.000 A. |
| 1 | 4 043 65 | Para inversor versión fija - 2 barras/polo 1600 a 2.000 A. |
| 1 | 4 043 66 | Para versión seccionable - 2 barras/polo 1600 a 2.500 A. |
| 1 | 4 043 67 | Para inversor DMX³ versión seccionable 2 barras/polo 1.600 a 2.500 A. |
| 1 | 4 043 68 | Para versión fija - 1 barra/polo hasta 1.600 A. |
| 1 | 4 043 69 | Para inversor versión fija - 1 barra/polo hasta 1.600 A. |
| 1 | 4 043 70 | Para versión seccionable - 1 barra/polo hasta 1.600 A. |
| 1 | 4 043 71 | Para inversor DMX³ versión seccionable 1 barra/polo hasta 1.600 A. |
| | | **Para DPX³ 1600 vertical** |
| 1 | 4 043 80 | Para versión fija conexión anterior en XL³ 4000 prof. 475 mm. |
| 1 | 4 043 81 | Para versión fija conexión anterior en XL³ 4000 prof. 725 mm. |
| 1 | 4 043 82 | Para versión seccionable conexión anterior en XL³ 4000 prof. 725 mm. |
| 1 | 4 043 83 | Para versión fija conexión posterior en XL³ 4000 prof. 725 mm. |
| 1 | 4 043 84 | Para versión seccionable conexión posterior en XL³ 4000 prof. 725 mm. |


# kits de conexión VX³ optimizados

**en armario XL³ 4000**

### Conexión aguas abajo DMX³ en embarrado transfert horizontal





### Conexión inversores de redes DMX³ en embarrado transfert horizontal



## Embarrado de aluminio 400 A VX³


Tensión de aislamiento según EN 60947-1/IEC 60664-1: 1000 V~.
Tensión de impulso (Uimp): 8 kV.

**Determinación de las distancias máximas entre los soportes (mm)**

| | |  4 044 37/38 Fondo aislante | |  4 044 50/51 Desplazado en canalización de cables | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Barras** | | **4 044 30** | **4 044 31** | **4 044 30** | **4 044 31** |
| **Ipk (kÂ)** | **10** | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 |
| | **21** | 1600 | 1800 | 800 | 800 |
| | **30** | 800 | 1000 | 400 | 500 |
| | **40** | 800 | 800 | 350 | 400 |
| | **52** | 400 | 600 | 250 | 300 |

**Dimensiones (mm)**



Ref. 4 044 50/51




## Embarrado de alum. 800 A VX³


Tensión de aislamiento según EN 60947-1/IEC 60664-1: 1000 V~
Tensión de impulso (Uimp): 8 kV

**Determinación de las distancias máximas entre los soportes (mm)**


| | |  4 044 60/61 Fondo de armario |  4 044 70/71 Desplazado en canalización de cables |
|---|---|---|---|
| **Barras** | | **4 044 33** | **4 044 33** |
| **Ipk** | **30** | 1600 | 1600 |
| | **40** | 1000 | 1000 |
| | **52** | 800 | 800 |
| | **63** | 700 | 700 |
| | **73** | 600 | 600 |
| | **80** | 500 | 600 |
| | **94** | 400 | 500 |
| | **105** | 400 | 500 |

**Dimensiones (mm)**

Ref. 4 044 60/61





Ref. 4 044 70/71




## Embarrado de alum. VX³ 630 a 1600 A


Tensión de aislamiento según EN 60947-1/IEC 60664-1: 1000 V~.
Tensión de impulso (Uimp): 8 kV.

**Determinación de las distancias máximas entre los soportes (mm)**


| | |  0 373 50/66/67 | | | | |  0 373 51/68/69 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Barras** | | **1 barra aluminio en C por polo** | | | | | **1 barra aluminio en C por polo** | | | | |
| | | **0 373 54** | **0 373 55** | **0 373 56** | **0 373 57** | **0 373 58** | **0 373 54** | **0 373 55** | **0 373 56** | **0 373 57** | **0 373 58** |
| **Ipk (kÂ)** | **30** | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| | **40** | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | **52** | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | **63** | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | **73** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **80** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **94** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | **105** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | **132** | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | 400 | 400 | 400 |
| | **154** | - | - | 400 | 400 | 400 | - | - | 300 | 300 | 300 |

**Dimensiones (mm)**

Ref. 0 373 50/51/66/68





Ref. 0 373 67/69





| Ref. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 373 66** | 75 | 350 | 330 | 300 | 75 | 75 |
| **0 373 68** | 125 | 600 | 580 | 550 | 150 | 125 |
| **0 373 67** | 75 | 350 | 330 | 300 | 75 | 75 |
| **0 373 69** | 125 | 600 | 580 | 550 | 150 | 125 |
| **0 373 50** | 75 | - | 330 | 300 | 75 | 75 |
| **0 373 51** | 125 | - | 580 | 550 | 150 | 125 |

# IS (Increased Safety)


La repartición IS garantiza la continuidad de servicio del cuadro frente a operaciones de explotación, mantenimiento y evolución. Con el embarrado de aluminio VX³ IS IPxxB, Legrand propone soluciones innovadoras para los niveles basic, plus y premium.



**IS basic:**
– Evolución óptima
Las bases de conexión automática permiten añadir un aparato o un repartidor de fila con el cuadro en tensión.



**IS plus:**
– Evolución óptima
– Mantenimiento óptimo
La sustitución de un aparato se realiza sin necesidad de intervención sobre las conexiones.



**IS premium:**
– Evolución óptima
– Mantenimiento óptimo
– Explotación óptima
Una posición "test" permite desconectar un aparato mientras
se mantienen conectados los auxiliares.

## repartición IS horizontal HX³ IS hasta 125 A

**En armario XL³ 4000**



4 046 68



4 052 47 4 052 48 4 052 49 4 052 46

Características técnicas: pág. 285

| Emb. | Ref. | Repartidor de fila 125 A HX³ IS basic |
|---|---|---|
| | | **Repartidor automático** |
| | | Se fija en montantes funcionales en XL³ 4000. Conexión y desconexión automática en el chasis columna VX³ IS. |
| 1 | 4 046 68 | Base con alimentación por pinzas equipada con un repartidor de fila 125 A HX³ 20 módulos. |
| | | **Módulos de conexión** |
| | | Permiten la conexión y la desconexión automática de los aparatos modulares en el repartidor de fila 125 A. |
| 1 | 4 052 47 | Juego de 10 módulos de conexión L1. |
| 1 | 4 052 48 | Juego de 10 módulos de conexión L2. |
| 1 | 4 052 49 | Juego de 10 módulos de conexión L3. |
| 1 | 4 052 46 | Juego de 10 módulos de conexión N. |
| 1 | 4 052 51 | Juego de 3 módulos de conexión L1N, L2N, L3N para automáticos F+N, 1 módulo. |

# repartición IS horizontal HX³ IS hasta 400 A

**en armario XL³ 4000**



4 046 60




4 045 01


| Emb. | Ref. | **Repartidor de fila 400 A HX3 IS basic** |
|---|---|---|
| | | Se fija en los montantes funcionales en XL³ 4000.<br>Conexión y desconexión automática en el chasis columna VX³ IS.<br>Admite las bases tetrapolares para DPX³ y las bases para aparatos modulares. |
| 1 | 4 046 60 | Repartidor 24 módulos con alimentación por pinzas. |
| | | **Bases soporte HX³ para interruptores automáticos** |
| | | Permiten la conexión automática de los interruptores automáticos DPX³ con o sin dif. en los repartidores de fila 400 A HX³ IS basic.<br>Se suministran con cubrebornes. |
| | | **Para DPX³ 160** |
| 1 | 4 045 00 | 3P. |
| 1 | 4 045 01 | 4P con o sin dif. |
| | | **Para DPX³ 250** |
| 1 | 4 045 02 | 3P. |
| 1 | 4 045 03 | 4P con o sin dif. |
| | | **Bases soporte HX³ para aparatos modulares DX³** |
| | | Permiten la conexión automática de los aparatos DX³ en los repartidores de fila 400 A HX³ IS basic.<br>Las bases son alimentadas por el repartidor. |
| | | **Base plug-in para DX³ 1 módulo/polo** |
| 1 | 4 045 08 | Para DX³ tetrapolar. |
| 1 | 4 045 09 | Para DX³ tripolar. |
| 1 | 4 045 10 | Para DX³ unipolar - Fase L1. |
| 1 | 4 045 11 | Para DX³ unipolar - Fase L2. |
| 1 | 4 045 12 | Para DX³ unipolar - Fase L3. |
| 1 | 4 045 13 | Para DX³ unipolar - Neutro N. |
| | | **Bases de cables para DX³ 1,5 módulo/polo** |
| 1 | 4 045 15 | Para DX³ tetrapolar. |
| 1 | 4 045 16 | Para DX³ tripolar. |
| 1 | 4 045 17 | Para DX³ unipolar - Neutro N. |
| 1 | 4 045 18 | Para DX³ unipolar - Fase L1. |
| 1 | 4 045 19 | Para DX³ unipolar - Fase L2. |
| 1 | 4 045 20 | Para DX³ unipolar - Fase L3. |
| | | **Bases de cables para DX³ 1 módulo/polo - In ≤ 63 A** |
| 1 | 4 045 21 | Para DX³ tetrapolar. |
| 1 | 4 045 22 | Para DX³ tripolar. |
| 1 | 4 045 23 | Para DX³ unipolar - Neutro N. |
| 1 | 4 045 24 | Para DX³ unipolar - Fase L1. |
| 1 | 4 045 25 | Para DX³ unipolar - Fase L2. |
| 1 | 4 045 26 | Para DX³ unipolar - Fase L3. |
| | | **Base universal** |
| 1 | 4 045 27 | Base vacía 1 módulo sin alimentación. |

repartición IS horizontal HX³ IS

**Repartidor de fila 125 A HX³ IS**



**Repartidor de fila 400 A HX³ IS**




# repartición IS vertical VX³ IS hasta 2.000 A

## en armario XL³ 4000



4046 00



4 046 23



4 046 59

| Emb. | Ref. | Chasis columna VX³ IS |
|---|---|---|
| | | Embarrado de aluminio recubierto de cobre estañado.<br>Perfil especial para conexión automática por pinzas.<br>Admite las bases VX³ IS para aparatos y los repartidores de fila HX³ IS.<br>Se entrega con compartimentación para forma 4b. Se monta en armario XL³ 4000. |
| | Prof. armario (mm)<br>725 \| 975 | **Chasis VX³ IS**<br>Chasis formado por un montante y soportes aislantes para barras de aluminio. |
| 1 | 4 046 00[1] \| 4 046 02[1] | Para armario XL³ 4000 altura 2.200 mm. |
| | | **Marcos soporte de placas** |
| 1 | 0 208 55 | Fijo para armario anchura 725 mm o armario anchura 975 mm sin celda lateral interna. |
| 1 | 0 208 56 | Fijo para armario anchura 975 mm con celda lateral interna. |
| | | **Barras de aluminio con cobre estañado VX³ IS**<br>Perfil delantero para conexión automática.<br>Perfil trasero en C para la alimentación.<br>Equipados con perfiles aislantes IP 2X.<br>Altura 1.800 mm. |
| 1 | 4 046 04 | 1.250 A. |
| 1 | 4 046 06 | 2.000 A. |


| Emb. | Ref. | Bases VX³ IS para aparatos |
|---|---|---|
| | | Se fijan en los montantes funcionales.<br>Alimentación por pinzas.<br>Conexión y desconexión automática en el chasis columna VX³ IS. |
| | | **Bases VX³ IS basic**<br>Conexión aguas arriba automática.<br>Conexión anterior aguas abajo. |
| | 3P \| 4P | |
| 1 | 4 046 10 \| 4 046 11 | Para DPX³ 160 con o sin dif. |
| 1 | 4 046 12 \| 4 046 13 | Para DPX³ 250 con o sin dif. |
| 1 | 4 046 16 \| 4 046 17 | Para DPX³ 630 con o sin dif. |
| | | **Bases VX³ IS plus**<br>Conexión aguas arriba automática.<br>Conexión aguas abajo automática. |
| 1 | 4 046 20 \| 4 046 21 | Para DPX³ 160 sin dif. |
| 1 | 4 046 22 \| 4 046 23 | Para DPX³ 250 sin dif. |
| 1 | 4 046 26 \| 4 046 27 | Para DPX³ 630 sin dif. |
| 1 | \| 4 046 31 | Para DPX³ 160 con dif. |
| 1 | \| 4 046 33 | Para DPX³ 250 con dif. |
| 1 | 4 046 36 \| 4 046 37 | Para DPX³ 630 con dif. |
| | | **Bases VX³ IS premium**<br>Conexión aguas arriba automática.<br>Conexión aguas abajo automática.<br>Soporte para módulo de conexión automática de los auxiliares. |
| 1 | 4 046 40 \| 4 046 41 | Para DPX³ - 160 sin dif. |
| 1 | 4 046 42 \| 4 046 43 | Para DPX³ - 250 sin dif. |
| 1 | 4 046 46 \| 4 046 47 | Para DPX³ 630 sin dif. |
| 1 | \| 4 046 51 | Para DPX³ - 160 con dif. |
| 1 | \| 4 046 53 | Para DPX³ - 250 con dif. |
| 1 | 4 046 56 \| 4 046 57 | Para DPX³ 630 con dif. |


| Emb. | Ref. | Equipamiento para repartición IS |
|---|---|---|
| | | **Tapas cubrebornas IS basic y plus**<br>Tapas con bisagras y cerradura. |
| 1 | 4 046 70 | Para DPX³ 160/250 3P/4P sin accesorios. Alt. 200 mm. |
| 1 | 4 046 71 | Para DPX³ 630 3P/4P sin accesorios. Alt. 300 mm. |
| 1 | 4 046 72 | Para DPX³ 160/250 3P/4P con mando rotativo o motorizado. Alt. 200 mm. |
| 1 | 4 046 73 | Para DPX³ 630 3P/4P con mando rotativo o motorizado. Alt. 300 mm. |
| 1 | 4 046 74 | Tapa para repartidor de fila 400 A HX³ IS. Alt. 300 mm. |
| 10 | 4 046 75 | Tapa para repartidor de fila 125 A HX³ IS. Alt. 200 mm. |
| | | **Tapas cubrebornas IS premium** |
| 1 | 4 046 80 | Para DPX³ 160/250 3P/4P sin accesorios. Alt. 200 mm. |
| 1 | 4 046 81 | Para DPX³ 630 3P/4P sin accesorios. Alt. 300 mm. |
| 1 | 4 046 82 | Para DPX³ 160/250 3P/4P con mando rotativo o motorizado. Alt. 200 mm. |
| 1 | 4 046 83 | Para DPX 630³ 3P/4P con mando rotativo o motorizado. Alt. 300 mm. |
| | | **Patas de fijación para tapas con tornillos estándar** |
| 1 | 4 046 79 | (4 patas) solo para IS premium. |
| | | **Bases universales (alt. 300 mm).** |
| 1 | 4 046 65 | IS basic. |
| 1 | 4 046 66 | IS plus. |
| 1 | 4 046 67 | IS premium. |
| | | **Kits de conexión en embarrado horizontal**<br>Barras de unión preparadas para la alimentación del chasis columna VX³ IS mediante el embarrado principal horizontal alto o bajo.<br>Se suministran con tabique de separación del embarrado horizontal. |
| 1 | 4 046 90 | Para embarrado de cobre 4.000 A. In 1.250 A (dist. entre ejes 125 mm). |
| 1 | 4 046 91 | Para embarrado de cobre 4.000 A. In 2.000 A (dist. entre ejes 125 mm). |
| 1 | 4 046 92 | Para embarrado de alum. 1.600 A - In 1.250 A. (dist. entre ejes 75 mm). |
| 1 | 4 046 93 | Para embarrado de alum. 3.200 A - In 2.000 A. (dist. entre ejes 75 mm). |
| | | **Módulo de conexión de los auxiliares** |
| 1 | 4 046 59 | Para bases IS basic e IS plus (se incluye en las bases IS premium). |
| | | **Compartimentaciones para formas** |
| 1 | 4 046 85 | Kit de tabiques para embarrado horizontal en celda interna. |
| 1 | 4 046 86 | Kit de tabiques para embarrado horizontal en celda externa. |
| 1 | 4 046 87 | Kit de tabiques traseros IS plus/premium alt. 200 mm. |
| 1 | 4 046 88 | Kit de tabiques traseros IS plus/premium alt. 300 mm. |
| 1 | 4 046 89 | Tabique alt. 300 mm para reserva. |

1. Para montar en armarios con celda interna, usar el montante intermedio ref. 0 208 51 con las traviesas ref. 0 205 22/23.

# repartición IS vertical VX³ IS


## Montaje






## Dimensiones (mm)


Bases para DPX³ 160




Bases para DPX³ 250




Bases para DPX 630



Soluciones para la

# Distribución eléctrica

## | Canalización eléctrica prefabricada

*Catálogo de soluciones disponible en **www.legrand.es**

### LB PLUS

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PREFABRICADA DE 25, 40 Y 63 A

Alumbrado y energía.
La solución que viene de arriba.



### MEDIA POTENCIA (MR)

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PREFABRICADA DE 160 A 1000 A


Rendimiento y funcionalidad
de media potencia.



### MINISBARRE (MS)

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PREFABRICADA DE 63, 100 Y 160 A

La solución compacta
para la distribución de media potencia.



### SUPER COMPACT (SCP)

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PREFABRICADA DE 630 a 6300 A

Soluciones eléctricas para aplicaciones en el sector industrial
y de servicios.





## | Transformadores de alta eficiencia

### GREEN T.HE

TRANSFORMADORES MT/BT

Secos, encapsulados de resina. Potencias de 100 a 3.150 kVA.
Conformes a las normas IEC 60076-11 y EN 50588-1.

Green T.HE
8 Años de Garantía
<5pC descargas parciales

www.legrand.es
LegrandGroup_ES
LegrandGroupES
e-catalogo mobile

# ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN UN SOLO PRODUCTO

## Soluciones que aportan rapidez y rendimiento

**LB PLUS** es la gama de canalización eléctrica de alumbrado y distribución de energía de Zucchini, desde 25 a 63 A. Con LB PLUS, la línea de distribución se convierte en extremadamente flexible y permite adaptar el sistema a cualquier instalación.





CENTROS COMERCIALES, TIENDAS, OFICINAS...




BODEGAS, GIMNASIOS, PARKINGS SUBTERRANEOS...



HOSPITALES, LABORATORIOS...



TALLERES, CENTROS DE PRODUCCIÓN...



Alumbrado y distribución de energía
EN UN SOLO PRODUCTO

ALUMBRADO
Fijaciones y accesorios específicos

PEQUEÑA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
Conectores hasta 25 A

# Canalización eléctrica prefabricada LB PLUS

**In= 25-40-63A**



75160102

- Envolvente rígida de acero galvanizado, espesor 0,45 mm
- Conforme a la norma IEC 61439-6
- Corriente nominal In 25-40-63A
- Grado de protección IP 55
- Resistencia al impacto IK 07



75350102H

- Envolvente reforzada y rígida de acero galvanizado, espesor 0,65 mm
- Conforme a la norma IEC 61439-6
- Corriente nominal In 25-40-63A
- Separación mecánica en los dos lados de la barra (versión 6 y 8 conductores)
- Grado de protección IP 55
- Resistencia al impacto IK 07

## Elementos rectos tipo A (LBA)

| Emb. | Ref. | Tipo | In (A) | Longitud (m) | Conductores | Salidas | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75150101 | LBA252 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3.0 |
| 6 | 75160101 | LBA254 | | | 4 | 2 | 3.1 |
| 6 | 75160102 | | | | | 4 | 3.2 |
| 6 | 75170101 | LBA256 | | | 6 | 2+2 | 3.7 |
| 6 | 75180101 | LBA258 | | | 8 | 2+2 | 3.8 |
| 6 | 75180102 | | | | | 4+4 | 3.9 |
| 6 | 75200101 | LBA404 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3.6 |
| 6 | 75200102 | | | | | 4 | 3.7 |
| 2 | 75200111 | | | 1.5 | | 2 | 2.0 |
| 6 | 75220101 | LBA408 | | 3 | 8 | 2+2 | 4.7 |
| 6 | 75220102 | | | | | 4+4 | 4.8 |
| 2 | 75220111 | | | 1.5 | | 1+1 | 2.5 |
| 6 | 75240101 | LBA634 | 63 | 3 | 4 | 2+2 | 4.7 |
| 6 | 75240102 | | | | | 4+4 | 4.8 |
| 2 | 75240111 | | | 1.5 | | 1+1 | 2.5 |

## Elementos rectos tipo B (LBB)

| Emb. | Ref. | Tipo | In (A) | Longitud (m) | Conductores | Salidas | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75350102H | LBB252 | 25 | 3 | 2 | 4 | 5.5 |
| 2 | 75360102H | LBB254 | | | 4 | 4 | 5.6 |
| 2 | 75360103H | | | | | 6 | 5.6 |
| 2 | 75370101H | LBB256 | | | 6 | 4+4 | 6.1 |
| 2 | 75380101H | LBB258 | | | 8 | 4+4 | 6.2 |
| 2 | 75380102H | | | | | 6+6 | 6.35 |
| 2 | 75400102H | LBB404 | 40 | 3 | 4 | 4 | 6.0 |
| 2 | 75400103H | | | | | 6 | 6.1 |
| 2 | 75400111H | | | 1.5 | | 2 | 3.2 |
| 2 | 75420101H | LBB408 | | 3 | 8 | 4+4 | 7.1 |
| 2 | 75420102H | | | | | 6+6 | 7.3 |
| 2 | 75420111H | | | 1.5 | | 1+1 | 3.7 |
| 2 | 75440101H | LBB634 | 63 | 3 | 4 | 4+4 | 7.1 |
| 2 | 75440102H | | | | | 6+6 | 7.3 |
| 2 | 75440111H | | | 1.5 | | 1+1 | 3.7 |

# Canalización eléctrica prefabricada LB PLUS

**In= 25-40-63A**


75161001


75201003


75201004


75005011


75005012


75005013


75005014


75221003


75201263


75005000


75007005

Permite la alimentación de la canal LB Plus
Con terminales de conexión para cable rígido o flexible de cobre
Suministrado con prensaestopas
Unidad de alimentación derecha más tapa final derecha
Unidad de alimentación izquierda más tapa final izquierda
La unidad de alimentación intermedia puede ser utilizada para alimentar la barra de distribución desde un punto intermedio, con lo que se reduce la caida de tensión en el extremo y se facilita la instalación cuando el suministro de energía se encuentra en el centro de la línea

## Unidades de alimentación

| Emb. | Ref. | In (A) | Conductores | Descripción | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75161001 | 25 | 4 | Unidad de alimentación D + tapa final D | 0.45 |
| 1 | 75161002 | | | Unidad de alimentación I + tapa final I | 0.85 |
| 1 | 75201151* | 40 | 4 | Unidad de alimentación central | 3.7 |
| 1 | 75201003 | | | Unidad de alimentación D + tapa final D | 0.8 |
| 1 | 75201004 | | | Unidad de alimentación I + tapa final I | 1.0 |
| 1 | 75221151* | | 6/8 | Unidad de alimentación central | 4.4 |
| 1 | 75221003 | | | Unidad de alimentación D + tapa final D | 0.9 |
| 1 | 75221004 | | | Unidad de alimentación I + tapa final I | 1.2 |
| 1 | 75241151* | 63 | 4 | Unidad de alimentación central | 2.7 |
| 1 | 75241003 | | | Unidad de alimentación D + tapa final D | 0.8 |
| 1 | 75241004 | | | Unidad de alimentación I + tapa final I | 1.1 |

## Codos flexibles

| | | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 75201263 | Versión reducida 25/40 A a 4 conductores | 2.0 |
| 1 | 75221263 | Versión reducida 25/40 A a 8 conductores | 3.1 |
| 1 | 75241263 | Versión reducida 63 A a 4 conductores | 2.5 |

(*) La unidad de alimentación intermedia viene suministrada con ambas tapas finales (derecha e izquierda).

Material de plástico autoextinguible
Corriente nominal In: 10-16-25A

## Conectores monofásicos con fase fija

| Ref. | | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 75005011 | Conector 10 A con cable 1 m L1-N H05VVF | 0,16 |
| 75005012 | Conector 10 A con cable 1 m L2-N H05VVF | |
| 75005013 | Conector 10 A con cable 1 m L3-N H05VVF | |
| 75005014 | Conector 10 A con cable 1 m L-N2 H05VVF | |
| 75005021 | Conector 10 A con cable 3 m L1-N H05VVF | 0,38 |
| 75005022 | Conector 10 A con cable 3 m L2-N H05VVF | |
| 75005023 | Conector 10 A con cable 3 m L3-N H05VVF | |
| 75005024 | Conector 10 A con cable 3 m L-N2 H05VVF | |
| 75005031[1] | Conector 10 A con cable 1 m L1-N FG16OM16 | 0,2 |
| 75005032[1] | Conector 10 A con cable 1 m L2-N FG16OM16 | |
| 75005033[1] | Conector 10 A con cable 1 m L3-N FG16OM16 | |
| 75005034[1] | Conector 10 A con cable 1 m L-N2 FG16OM16 | |
| 75005041[1] | Conector 10 A con cable 3 m L1-N FG16OM16 | 0,48 |
| 75005042[1] | Conector 10 A con cable 3 m L2-N FG16OM16 | |
| 75005043[1] | Conector 10 A con cable 3 m L3-N FG16OM16 | |
| 75005044[1] | Conector 10 A con cable 3 m L-N2 FG16OM16 | |

## Conectores trifásicos

| | | |
|---|---|---|
| 75005005 | Conector trifásico 16 A | 0,13 |
| 75007005 | Conector trifásico 25 A | 0,12 |
| 75007205* | Conector trifásico 25 A con fusible CH8 | 0,12 |
| 75007206* | Conector trifásico 25 A + fusible CH8 + caja 4 DIN | 0,63 |
| 75007207 | Conector trifásico 25 A con caja 8 DIN | 0,80 |
| 75007006 | Conector trifásico 25 A con caja 4 DIN | 0,63 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 75105000 | Contacto móvil 16 A |
| 75105001 | Kit para la codificación de conectores (10 códigos negros para conectores de lado derecho y 10 códigos grises para conectores de lado izquierdo, así como adhesivos de identificación). Para obtener más información, consulte las HOJAS DE INSTRUCCIONES |


(1) Los cables FG160M16 son libres de halógenos.
(*) Fusibles no incluidos.

# Canalización eléctrica prefabricada LB PLUS

**In= 25-40-63A**


75003000


75003004


75003007


75003001


75003002


75003005


75003006

Ref. 75003001-2-5 siempre deben utilizarse con las fijaciones ref. 75003000 ó ref. 75003004, dependiendo del TIPO de canal de distribución.
Ref. 75003006 siempre debe utilizarse con las fijaciones ref. 75003000 ó ref. 75003004 dependiendo del TIPO de canal de distribución.
La fijación ref. 75003000 se puede utilizar para la suspensión de la línea y de los accesorios de iluminación al mismo tiempo, mientras que la fijación ref. 75003004 sólo puede realizar una de las dos funciones, dependiendo de su posición.

## Fijaciones

| Ref. | | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 75003000 | Fijación de suspensión 60 kg (tipo A) | 0,045 |
| 75003004 | Fijación de suspensión 60 kg (tipo B) | 0,045 |
| 75003001 | Gancho para lámpara | 0,015 |
| 75003002 | Anilla | 0,015 |
| 75003005 | Elemento en espiral para cadena | 0,015 |
| 75003006 | Fijación para canal de cable | 0,135 |
| 75003008 | Cable de acero de 5 m con abrazadera autoblocante | 0,085 |
| 75003009 | Kit de fijación con cable de acero de 3 m | 0,050 |
| 75003007 | Separador para instalación en el suelo | 0,040 |

## Accesorios

| | | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 71000104 | Canal de cable de PVC con tapa (3 m longitud) | 0,884 |
| 755001 | Bandeja para cables de acero Cablofil (3 m longitud) | 1,5 |


## MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Para la suspensión, la fijación deberá estar equipada con una serie de accesorios acorde a los requisitos de instalación

### LB PLUS - TIPO A

**• GANCHO PARA CADENA**

Posible con fijación de supensión 75003000 y accesorio 75003005 preajustado para cadena




**• FIJACIÓN + CABLE**

Se suministra como kit (ref. 75003009), con fijación de suspensión y cable de acero de 3m


75003009

### LB PLUS - TIPO B

**• CABLE 5 m**

La ref. 75003008 permite la suspensión del elemento recto tipo B utilizando las ranuras a lo largo de la parte superior


75003008

SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS

### LB PLUS - TIPO A Y B


Para suspensión de luminarias, utilizar los ganchos ref. 75003001 o las anillas ref. 75003002. Estos accesorios se pueden instalar en las fijaciones ref. 75003000 y ref. 75003004.




# dimensiones elementos rectos tipo a y b


## LB PLUS - TIPO A 252/254/404

1,5m - 2 salidas (un solo lado)





3m - 2 salidas (un solo lado)






3m - 4 salidas (un solo lado)





## LB PLUS - TIPO B 252/254/404

1,5m - 2 salidas (un solo lado)





3m - 4 salidas (un solo lado)




3m - 6 salidas (un solo lado)






Dimensiones expresadas en mm.

# dimensiones elementos rectos tipo A y B


## LB PLUS - TIPO A 256/258/408/634

1,5m + 1+1





3m + 2+2






3m + 4+4





## LB PLUS - TIPO B 256/258/408/634

1,5m + 1+1





3m + 4+4




3m + 6+6





Dimensiones expresadas en mm.

# dimensiones unidades de alimentación


## 25 A

### Unidad de alimentación 254 - Derecha





Sección de cable: min 6 mm²
Diámetro de cable: max 12 mm
max 18 mm


### Unidad de alimentación 254 - Izquierda




### Tapa de cierre Derecha





### Tapa de cierre Izquierda





## 40 A - 63 A

### Unidad de alimentación reducida 408





### Unidad de alimentación reducida 404 / 634




Sección de cable: min 6 mm²
Diámetro de cable: max 25 mm
max 32 mm

## 25 A - 40 A - 63 A


### Codos flexibles 254 / 404 / 258 / 408 / 634




Dimensiones expresadas en mm.


# dimensiones conectores

## Conector 10 A




L1 - N gris
L2 - N naranja
L3 - N azul
L - N2 magenta


## Conector 16 A





SECCIÓN DE CABLE: MÍN. 1,5 mm²
MÁX. 2,5 mm²
DIÁMETRO DE CABLE: MÍN. 8 mm
MÁX. 13 mm

## Conector 25 A


75007005
75007205





Sección de cable: máx. 6 mm²
Diámetro de cable: mín. 8 mm
máx. 16 mm




75007006 / 75007206
/ 75007207




A = 128 mm (4 DIN)
200 mm (8 DIN)






Diámetro de cable: mín. 13 mm
máx. 17 mm


Dimensiones expresadas en mm.


# dimensiones fijaciones


## Fijaciones














## Accesorios


Canal de cable PVC


**71000104**




Bandeja de cable Cablofil












Dimensiones expresadas en mm.

# Canalización eléctrica prefabricada LB PLUS data

**In= 25-40-63A**




- Envolvente rígida de acero galvanizado, espesor 0,45 mm
- Conforme a la norma IEC 61439-6
- Corriente nominal In 25-40-63A
- Grado de protección IP 55
- Resistencia al impacto IK 07

Fabricados con plástico autoextinguible: ensayo del hilo incandescente IEC 60695-2-12 y V0 según UL94. Cargas In 10-16-25 A.

## Elementos rectos con BUS

| Emb. | Ref. | Tipo | In (A) | Longitud (m) | Conductores | Salidas | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75160102D | LBD252 | 25 | 3 | 2+data | 4 | 3.2 |
| 6 | 75170102D | LBD254 | | | 4+data | 4+4 | 3.2 |
| 6 | 75180102D | LBD256 | | | 6+data | 4+4 | 3.9 |
| 6 | 75200102D | LBD402 | 40 | 3 | 2+data | 4 | 3.7 |
| 2 | 75200111D | | | 1.5 | | 2 | 2.0 |
| 6 | 75220102D | LBD406 | | 3 | 6+data | 4+4 | 4.8 |
| 2 | 75220111D | | | 1.5 | | 1+1 | 2.5 |
| 6 | 75240102D | LBD632 | 63 | 3 | 2+data | 4+2 | 4.8 |
| 2 | 75240111D | | | 1.5 | | 1+1 | 2.5 |

## Unidades de alimentación

Sirve para alimentar la línea LB PLUS a través de un cable.
Con pinzas para conexión a cables de cobre rígidos o flexibles y terminal de cable.
La unidad de alimentación para extremos incluye la tapa correspondiente.
Unidad de alimentación derecha + tapa de cierre derecha (D)
Unidad de alimentación izquierda + tapa de cierre izquierda (I)
La unidad de alimentación intermedia se puede utilizar para alimentar la canalización desde el centro de la línea, con lo que se reduce la caída de tensión al final de la línea y se facilita la instalación cuando el punto de suministro eléctrico está cerca del centro de la línea.

| Emb. | Ref. | In (A) | Conductores | Descripción | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75161001D | 25 | 4 * | Unidad de alimentación D + tapa final D | 0.45 |
| 1 | 75201001D | 40 | 4 * | Unidad de alimentación D + tapa final D | 0.85 |
| 1 | 75201002D | | | Unidad de alimentación I + tapa final I | 1.2 |
| 1 | 75201151D | | | Unidad de alimentación central* | 4.0 |
| 1 | 75221001D | | 8 * | Unidad de alimentación D + tapa final D | 0.9 |
| 1 | 75221002D | | | Unidad de alimentación I + tapa final I | 1.2 |
| 1 | 75221151D | | | Unidad de alimentación central* | 4.15 |
| 1 | 75241001D | 63 | 4 * | Unidad de alimentación D + tapa final D | 0.9 |
| 1 | 75241002D | | | Unidad de alimentación I + tapa final I | 1.2 |
| 1 | 75241151D | | | Unidad de alimentación central* | 4.25 |

## Codos flexibles

| Emb. | Ref. | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 75201261D | Versión 25/40 A a 2+data conductores | 2.25 |
| 1 | 75221261D | Versión 25/40 A a 6+data conductores | 2.35 |
| 1 | 75241261D | Versión 63 A a 2+data conductores | 2.45 |

## Conectores de derivación solo con BUS de datos

| Emb. | Ref. | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 75005014D | Conector 10 A solo BUS de datos - cable 1 m D1-D2 H05VVF | 0.16 |
| 1 | 75005034D[1] | Conector 10 A solo BUS de datos - cable 1 m D1-D2 FG160M16 | |

## Conectores de derivación de potencia y datos

| Emb. | Ref. | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 75005005D | Conector 16 A con BUS DALI - cable 1 m L1-N H05VVF | 0.16 |
| 1 | 75005006D[1] | Conector 16 A con BUS DALI - cable 1 m L1-N FG160M16 | |
| 1 | 75005007D | Conector 16 A con selección de fase y BUS DALI - cable 1 m H05VVF | 0.16 |
| 1 | 75005008D[1] | Conector 16 A con selección de fase y BUS DALI - cable 1 m FG160M16 | |

(1) Los cables FGI60M16 son libres de halógenos.
* 4 = 2+2 data : 2 conductores + 2 conductores dedicados para DATA
* 8 = 6+2 data : 6 conductores + 2 conductores dedicados para DATA

**Nota:** D = derecha, I = izquierda
Todas las unidades de alimentación centrales incluyen las tapas de cierre para los extremos (D+I)



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Canalización eléctrica prefabricada LB PLUS data

**In= 25-40-63A**


75005011


75005012


75005013


75005014


75005000


75007005



75003000


75003001


75003002


75003005


75003006


75003007

Material de plástico autoextinguible
Corriente nominal In: 10-16-25A

## Conectores monofásicos con fase fija

| Ref. | | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 75005011 | Conector 10 A con cable 1 m L1-N H05VVF | 0,16 |
| 75005012 | Conector 10 A con cable 1 m L2-N H05VVF | |
| 75005013 | Conector 10 A con cable 1 m L3-N H05VVF | |
| 75005014 | Conector 10 A con cable 1 m L-N2 H05VVF | |
| 75005021 | Conector 10 A con cable 3 m L1-N H05VVF | 0,38 |
| 75005022 | Conector 10 A con cable 3 m L2-N H05VVF | |
| 75005023 | Conector 10 A con cable 3 m L3-N H05VVF | |
| 75005024 | Conector 10 A con cable 3 m L-N2 H05VVF | |
| 75005031[1] | Conector 10 A con cable 1 m L1-N FG16OM16 | 0,2 |
| 75005032[1] | Conector 10 A con cable 1 m L2-N FG16OM16 | |
| 75005033[1] | Conector 10 A con cable 1 m L3-N FG16OM16 | |
| 75005034[1] | Conector 10 A con cable 1 m L-N2 FG16OM16 | |
| 75005041[1] | Conector 10 A con cable 3 m L1-N FG16OM16 | 0,48 |
| 75005042[1] | Conector 10 A con cable 3 m L2-N FG16OM16 | |
| 75005043[1] | Conector 10 A con cable 3 m L3-N FG16OM16 | |
| 75005044[1] | Conector 10 A con cable 3 m L-N2 FG16OM16 | |

## Conectores con selección de fase

| | | |
|---|---|---|
| 75005000 | Conector 16 A selección de fase | 0,12 |
| 75005100 | Conector 16 A + 1x(5x20 - 6,3 A) fusible incluido | 0,13 |
| 75005200* | Conector 16 A + 1x(CH8) | 0,13 |
| 75005220* | Conector 16 A + 1x(CH8) + cable 3 m H05VVF | 0,64 |
| 75005270*[1] | Conector 16 A + 1x(CH8) + cable 3 m FG16OM16 | 0,68 |

## Conectores trifásicos

| | | |
|---|---|---|
| 75005005 | Conector trifásico 16 A | 0,13 |
| 75007005 | Conector trifásico 25 A | 0,12 |
| 75007205* | Conector trifásico 25 A con fusible CH8 | 0,12 |
| 75007206* | Conector trifásico 25 A + fusible CH8 + caja 4 DIN | 0,63 |
| 75007207 | Conector trifásico 25 A con caja 8 DIN | 0,80 |
| 75007006 | Conector trifásico 25 A con caja 4 DIN | 0,63 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 75105000 | Contacto móvil 16 A |
| 75105001 | Kit para la codificación de conectores (10 códigos negros para conectores de lado derecho y 10 códigos grises para conectores de lado izquierdo, así como adhesivos de identificación). Para obtener más información, consulte las HOJAS DE INSTRUCCIONES |

(1) Los cables FGI60M16 son libres de halógenos
(*) Fusible no suministrado

Ref. 75003001-2-5 siempre deben utilizarse con las fijaciones ref. 75003000 ó ref. 75003004, dependiendo del TIPO de canal de distribución.
Ref. 75003006 siempre debe utilizarse con las fijaciones ref. 75003000 ó ref. 75003004 dependiendo del TIPO de canal de distribución.
La fijación ref. 75003000 se puede utilizar para la suspensión de la línea y de los accesorios de iluminación al mismo tiempo, mientras que la fijación ref. 75003004 sólo puede realizar una de las dos funciones, dependiendo de su posición.

## Fijaciones


| Ref. | | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 75003000 | Fijación de suspensión 60 kg (tipo A) | 0,045 |
| 75003001 | Gancho para lámpara | 0,015 |
| 75003002 | Anilla | 0,015 |
| 75003005 | Elemento en espiral para cadena | 0,015 |
| 75003006 | Fijación para canal de cable | 0,135 |
| 75003008 | Cable de acero de 5 m con abrazadera autoblocante | 0,085 |
| 75003009 | Kit de fijación con cable de acero de 3 m | 0,050 |
| 75003007 | Separador para instalación en el suelo | 0,040 |

## Accesorios


| | | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 71000104 | Canal de cable de PVC con tapa (3 m longitud) | 0,884 |
| 755001 | Bandeja para cables de acero Cablofil (3 m longitud) | 1,5 |

# dimensiones elementos rectos


## LB PLUS DATA 402 + data





## LB PLUS DATA 252 / 402 + data




## LB PLUS DATA 406 / 632 + data




## LB PLUS DATA 254 / 256 / 406 + data





Dimensiones expresadas en mm.

# dimensiones unidades de alimentación


## 25 A

### Unidad de alimentación 252 + data





Sección de cable: máx. 6 mm²
Diámetro de cable: mín. 12 mm
máx. 18 mm

### Tapa de cierre derecha





### Tapa de cierre izquierda





## 40 A

### Unidad de alimentación 406 + data




## 40 A - 63 A


### Unidad de alimentación 402 / 632 + data




Sección de cable: mín. 6 mm²
máx. 25 mm²
Diámetro de cable: máx. 32 mm

## 25 A - 40 A - 63 A


### Codos flexible 452 / 402 / 406 / 632 + data





Dimensiones expresadas en mm.

# dimensiones conectores

## Conector 10 A





## Conector 16 A





SECCIÓN DE CABLE: MÍN. 1,5 mm²
MÁX. 2,5 mm²
DIÁMETRO DE CABLE: MÍN. 8 mm
MÁX. 13 mm

## Conector 25 A


75007005
75007205





Sección de cable: máx. 6 mm²
Diámetro de cable: mín. 8 mm
máx. 16 mm




75007006 / 75007206
/ 75007207




A = 128 mm (4 DIN)
200 mm (8 DIN)


Diámetro de cable: mín. 13 mm
máx. 17 mm

Dimensiones expresadas en mm.


# dimensiones fijaciones

## Fijaciones


75003001 75003002 75003005





75003009
3 m



Carga máx. 50 kg





75003000






75003008
5 m




Carga máx. 50 kg





75003007





## Accesorios

Canal de cable PVC

**71000104**




Bandeja de cable Cablofil




Dimensiones
expresadas en mm.



# AUXILIARES DE CUADRO, Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA


**Armarios y accesorios Atlantic y Marina**




**Pág. 318** Tabla de selección


**Bornas Viking 3 Señalización Duplix, CAB 3, Logicab 2 y Starfix Bridas Colring y Colson**



**Pág. 328** Bornas de conexión con tornillo y automática Viking 3



**Pág. 344** Sistema de señalización CAB 3




**Pág. 354** Canales para cuadros

**Canales y accesorios para cuadros**



**Pág. 364** Bornes y deribornes bimetálicos

**Fuentes de alimentación Transformadores de mando y señalización**



**Pág. 367** Fuentes de alimentación conmutadas

**Pulsantería y señalización Osmoz**



**Pág. 377** Osmoz completos

**Tomas industriales P17 PRO/P17, combinados P17**





**Pág. 388** Tabla de selección de bases y clavijas industriales P17 PRO



## NOVEDADES 2020




**Pulsanteria y señalización Osmoz**
**(pág. 377)**


**Pág. 320** Armarios metálicos Atlantic



**Pág. 323** Armarios de poliéster Marina



**Pág. 326** Equipamientos comunes para Atlantic y Marina



**Pág. 335** Accesorios para bornas Viking 3


**Pág. 338** Bornas de potencia Viking 3


**Pág. 339** Características y dimensiones bornas de conexión Viking 3



**Pág. 344** Sistema de señalización Duplix



**Pág. 347** Sistema de señalización Logicab 2


**Pág. 349** Punteras y pinzas Starfix


**Pág. 351** Bridas Colring, Colson y accesorios de fijación



**Pág. 352** Características y dimensiones bridas Colring, Colson y accesorios fijación



**Pág. 358** Perfiles y accesorios



**Pág. 359** Mirillas de maniobra


**Pág. 360** Soportes aislantes para embarrados y accesorios derivación



**Pág. 362** Pilaretes elevadores



**Pág. 366** Accesorios de conexión


**Pág. 366** Elementos de puesta a tierra



**Pág. 368** Fuentes de alimentación rectificadas



**Pág. 369** Dimensiones y características


**Pág. 371** Transforma-dores de mando y señalización



**Pág. 373** Transformadores monofásicos y transformadores CNOMO


**Pág. 377** Osmoz componibles



**Pág. 382** Botoneras Osmoz


**Pág. 382** Accesorios y etiquetas


**Pág. 383** Características técnicas


**Pág. 390** Bases y clavijas industriales P17 PRO / P17


**Pág. 400** Combinados P17


**Pág. 404** Combinados de obra P17








## Gama Tomas industriales P17 IP69







**(pág. 393)**

# Atlantic y Marina

## tabla de elección de armarios y equipamientos

| Dimensiones externas | | | | Armarios Atlantic (pág. 318) | Armarios Marina (pág. 323) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | Metal IP 66 - IK 10 | Poliéster - IP 66 - IK 10 | |
| | | | | RAL 7035  | RAL 7035  | RAL 7035 con puerta de cristal  |
| Formas | H (mm) | W (mm) | D (mm) | | | |
|  | 300 | 200 | 160 | 0 369 10[1] | 0 362 50 | |
| | 400 | 300 | 160 | 0 369 12[1] | | |
| | 400 | 300 | 200 | 0 369 17 | 0 362 51 | 0 362 71 |
| | 500 | 400 | 200 | 0 369 18 | 0 362 52 | 0 362 72 |
| | 600 | 400 | 200 | 0 369 19 | | |
| | 500 | 400 | 250 | 0 369 25 | | |
| | 600 | 400 | 250 | 0 369 26 | 0 362 55 | |
| | 700 | 500 | 250 | 0 369 30 | 0 362 56 | |
| | 800 | 600 | 250 | 0 369 31 | | |
| | 1000 | 800 | 250 | 0 369 33 | | |
| | 800 | 600 | 300 | 0 369 37 | 0 362 61 | |
| | 1000 | 600 | 300 | 0 369 38 | | |
| | 1000 | 800 | 300 | 0 369 39 | 0 362 63 | |
| | 1200 | 800 | 300 | 0 369 43 | 0 362 64 | |
|  | 300 | 300 | 200 | 0 369 55 | | |
| | 400 | 400 | 200 | 0 369 57 | | |
| | 500 | 500 | 250 | 0 369 62 | | |
| | 600 | 600 | 250 | 0 369 64 | | |
|  | 300 | 400 | 200 | 0 369 75 | | |
| | 400 | 600 | 250 | 0 369 77 | | |

1. Con bandeja de entrada de cables. 2. 2 puertas. 3. Superficie útil: 800 × 640 mm. 4. Travesaños a cortar (2 m de altura) se pueden utilizar para armarios de anchura 1000 y 1200.

| Equipamiento (pág. 326) | | | | | | PRODUCTOS ADICIONALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placas de montaje lisas | Montantes para Lina 25 | Perfiles ⌐¬ | Chasis con placas aislantes | Techos | Zócalos | |
|  |  |  |  |  |  |  Kit Cat.No 0 364 98 para el montaje de la placa Cabstop de superficie |
| 0 360 49(M) | 0 361 50(A) | | | | |  Portadocumentos |
| 0 360 52 | 0 361 51 | 0 367 80 | | | | |
| 0 360 52 | 0 361 51 | 0 367 80 | 0 361 01(6) | 0 365 51(A)(6) | |  Bridas para cables |
| 0 360 55 | 0 361 52 | 0 367 81 | 0 361 02 | 0 365 52(A) | | |
| 0 360 56 | 0 361 53 | 0 367 81 | | 0 365 52(A) | |  Regulación térmica |
| 0 360 55 | 0 361 52 | 0 367 81 | | 0 365 53(A)(6) | | |
| 0 360 56 | 0 361 53 | 0 367 81 | 0 361 03(6) | 0 365 53(A)(6) | | |
| 0 360 58 | 0 361 54 | 0 367 82 | 0 361 05 | 0 362 93(M)<br>0 365 64(A) | |  19" chasis de montaje en pared |
| 0 360 59 | 0 361 55 | 0 367 83 | | 0 365 54(A) | | |
| 0 360 61 | 0 361 56 | 0 367 84 | | | | |
| 0 360 59 | 0 361 55 | 0 367 83 | 0 361 06(6) | 0 362 94(M)<br>0 365 56(A)(6) | 0 362 91(M)<br>0 363 00(A)(6) | |
| 0 360 54 | 0 361 56 | 0 367 83 | | 0 365 56(A) | 0 363 00(6) |  Fijación al suelo con soportes |
| 0 360 61 | 0 361 56 | 0 367 84 | 0 361 09(6) | 0 362 95(M)<br>0 365 57(A)(6) | 0 362 92(M)<br>0 363 01(6) | |
| 0 360 64 | 0 361 58 | 0 367 84 | 0 361 10 | 0 362 95(M)<br>0 365 57(A) | 0 362 92<br>0 363 01 | |
| 0 360 69 | 0 361 50 | 0 367 80 | | 0 365 51(A) | |  Accesorios de cierre |
| 0 360 70 | 0 361 51 | 0 367 81 | | 0 365 52(A) | | |
| 0 360 71 | 0 361 52 | 0 367 82 | | 0 365 64 | | |
| 0 360 57 | 0 361 53 | 0 367 83 | | 0 365 54(A) | | |
| 0 360 52 | 0 361 50 | 0 367 81 | | 0 365 52(A) | |  Armarios Marina RAL 7035 IP 66 - IK 10 |
| 0 360 56 | 0 361 51 | 0 367 83 | | 0 365 54(A) | | |

5. Kit Ref. 0 364 98 para montaje directo en armarios Marina (A: para Atlantic, M: para Marina).

# armarios metálicos estancos Atlantic

**IP 66 - IK 10**



0 369 19



0 365 53



0 364 01

## Armarios metálicos RAL 7035

IP 66 - IK 10 según IEC EN 60529.
Se suministran con: placa de montaje lisa galvanizada y cable de conexión a tierra.
Puerta reversible.
Equipados con cerradura de doble barra.
Equipados con placa de entrada de cables desmontable, a partir de 200 mm de profundidad.
Pueden equiparse con placas Cabstop.
Pueden equiparse con canales de cuadro, montantes, perfiles DIN o chasis con placas aislantes.
Revestimiento de poliéster granulado de 80 µ de espesor.

| Emb. | Ref. | Dimensiones (mm) Altura | Ancho | Profundidad | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 369 10 | 300 | 200 | 160(1) | 3,6 |
| 1 | 0 369 55 | 300 | 300 | 200 | 5,5 |
| 1 | 0 369 75 | 300 | 400 | 200 | 8,3 |
| 1 | 0 369 12 | 400 | 300 | 160(1) | 6 |
| 1 | 0 369 17 | 400 | 300 | 200 | 6,7 |
| 1 | 0 369 57 | 400 | 400 | 200 | 8,6 |
| 1 | 0 369 77 | 400 | 600 | 250 | 14,3 |
| 1 | 0 369 18 | 500 | 400 | 200 | 11 |
| 1 | 0 369 25 | 500 | 400 | 250 | 12,9 |
| 1 | 0 369 62 | 500 | 500 | 250 | 14,9 |
| 1 | 0 369 19 | 600 | 400 | 200 | 12,5 |
| 1 | 0 369 26 | 600 | 400 | 250 | 13,5 |
| 1 | 0 369 64 | 600 | 600 | 250 | 22,3 |
| 1 | 0 369 30 | 700 | 500 | 250 | 23,2 |
| 1 | 0 369 31 | 800 | 600 | 250 | 30,2 |
| 1 | 0 369 37 | 800 | 600 | 300 | 31,7 |
| 1 | 0 369 38 | 1000 | 600 | 300 | 41,4 |
| 1 | 0 369 33 | 1000 | 800 | 250 | 50,5 |
| 1 | 0 369 39 | 1000 | 800 | 300 | 52 |
| 1 | 0 369 43 | 1200 | 800 | 300 | 61,9 |

(1) Sin placa de entrada de cables

## Zócalos RAL 7021

Altura 200 mm.
Puerta de acceso frontal y posterior.

**Para armarios de 300 mm de profundidad**

| | | Anchura del armario (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 363 00 | 600 | 6,0 |
| 1 | 0 363 01 | 800 | 6,7 |

## Techos RAL 7035

Acero.
Posible ajuste ± 20 mm (frontal o posterior).

| Emb. | Ref. | Para armarios Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 365 51 | 300 | 200 | 1,2 |
| 1 | 0 365 52 | 400 | 200 | 1,4 |
| 1 | 0 365 53 | 400 | 250 | 1,8 |
| 1 | 0 365 64 | 500 | 250 | 2,0 |
| 1 | 0 365 54 | 600 | 250 | 2,5 |
| 1 | 0 365 56 | 600 | 300 | 3,0 |
| 1 | 0 365 57 | 800 | 300 | 3,6 |

## Patas de montaje mural

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 364 01 | Juego de 4 patas.<br>Para cargas pesadas hasta 300 kg.<br>Instalación horizontal o vertical.<br>Con techo, solo instalación horizontal.<br>Zamak RAL 7035.<br>Se entrega con embellecedor. |

## Kit de iluminación

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 482 34 | Se suministra con un tubo fluorescente de 11 W, ∅ 16 mm.<br>230 V - 50 Hz.<br>Clase I - IP 20 - 900 lúmenes.<br>Compatibilidad electromagnética según EN 55015.<br>Diámetro: 320 × 61 × 32 mm. |

## Cerraduras metálicas

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 0 368 13 | Cuadrada hembra 6 mm. |
| 10 | 0 368 18 | Triangular macho 8 mm. |
| 10 | 0 368 20 | De doble barra. |

## Bombines de llave

Se suministran con un juego de 2 llaves metálicos, para la llave n.º

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 0 368 22 | 405. |
| 10 | 0 368 24 | 455. |
| 10 | 0 368 26 | 2433 A. |
| 10 | 0 365 45 | Juego de dos llaves 2433 A. |

## Llaves metálicas

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 0 365 35 | Cuadrada hembra 6 mm. |
| 10 | 0 365 40 | Triangular macho 8 mm. |
| 10 | 0 365 42 | Doble barra. |

## Cuerpos de cerradura


Cuerpos para bombines.

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 0 368 04 | Para bombín metálico. |
| 10 | 0 368 05 | Maneta con obturador. |

## Levas de cierre

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 0 365 30 | Para armarios Marina. |
| 10 | 0 368 43 | Para armarios Atlantic. |


## Puertas: dimensiones del área utilizable




1: bloqueo central
2: sin soporte para ramal
3: –12 mm en el lado con la inscripción "Legrand"


| Cat.Nos | Armarios | | Espacio útil de la puerta | | Posición de la cerradura |
|---|---|---|---|---|---|
| | Altura (mm) | Anchura (mm) | Altura O (mm) | Anchura P (mm) | Q (mm) |
| 0 369 10 | 300 | 200 | 251 | 148(3) | (1) |
| 0 369 17/12 | 400 | 300 | 351 | 248(3) | (1) |
| 0 369 18 | 500 | 400 | 451 | 300 | (1) |
| 0 369 19/26 | 600 | 400 | 551 | 300 | 350 |
| 0 369 30 | 700 | 500 | 651 | 400 | 400 |
| 0 369 25 | 500 | 400 | 451 | 300 | (1) |
| 0 369 31/37 | 800 | 600 | 751 | 500 | 500 |
| 0 369 38 | 1000 | 600 | 951 | 500 | (1) |
| 0 369 33/39 | 1000 | 800 | 951 | 700 | (1) |
| 0 369 43 | 1200 | 800 | 1151 | 700 | (1) |
| 0 369 55 | 300 | 300 | 251 | 248(3) | (1) |
| 0 369 57 | 400 | 400 | 351 | 348(3) | (1) |
| 0 369 62 | 500 | 500 | 451 | 400 | (1) |
| 0 369 64 | 600 | 600 | 551 | 500 | 350 |
| 0 369 75 | 300 | 400 | 251 | 348(3) | (1) |
| 0 369 77 | 400 | 600 | 351 | 500 | (1) |

## Placa de entrada de cables





| Armarios (mm) | | Dimensiones de las entradas de cables (mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| An | Pr | Profundidad total C | M | N |
| 200 | 160 | 170 | - | - |
| 300 | 160 | 170 | - | - |
| 300 | 200 | 210 | 169 | 115 |
| 400 | 200 | 210 | 269 | 115 |
| 400 | 250 | 260 | 269 | 115 |
| 500 | 250 | 260 | 369 | 150 |
| 600 | 250 | 260 | 469 | 150 |
| 600 | 300 | 410 | 469 | 150 |
| 800 | 250 | 260 | 469 | 150 |
| 800 | 300 | 310 | 469 | 150 |

## Profundidad útil





| Profundidad del armario | Parte trasera del armario | |
|---|---|---|
| (mm) | W (mm) | X (mm) |
| 160 | 140 | 125 |
| 200 | 180 | 165 |
| 250 | 230 | 215 |
| 300 | 280 | 265 |
| 400 | 380 | 365 |

## Zócalos




| Ref. | Armarios An × P (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 363 00 | 600 × 300 | 600 | 280 | 200 | 150 | 574 | 469 | 150 | 542 | 271 |
| 0 363 01 | 800 × 300 | 800 | 280 | 200 | 150 | 774 | 469 | 150 | 742 | 371 |


## Dimensiones de las fijaciones




| Armarios | | Patas verticales | | Centros de montaje | Patas horizontales | | Centros de montaje | Exterior 0 364 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | W (mm) | R (mm) | S(1) (mm) | E (mm) | T(1) (mm) | U (mm) | F (mm) | V (mm) | Y (mm) |
| 300 | 200 | 375 | 150 | 225 | 250 | 275 | 169 | 430 | 330 |
| 300 | 300 | 375 | 250 | 225 | 250 | 375 | 269 | 430 | 430 |
| 300 | 400 | 375 | 350 | 225 | 250 | 475 | 369 | 430 | 530 |
| 400 | 300 | 475 | 250 | 325 | 350 | 375 | 269 | 530 | 430 |
| 400 | 400 | 475 | 350 | 325 | 350 | 475 | 369 | 530 | 530 |
| 400 | 600 | 475 | 550 | 325 | 350 | 675 | 569 | 530 | 730 |
| 500 | 400 | 575 | 350 | 425 | 450 | 475 | 369 | 630 | 530 |
| 500 | 500 | 575 | 450 | 425 | 450 | 575 | 469 | 630 | 630 |
| 600 | 400 | 675 | 350 | 525 | 550 | 475 | 369 | 730 | 530 |
| 600 | 600 | 675 | 550 | 525 | 550 | 675 | 569 | 730 | 730 |
| 700 | 500 | 775 | 450 | 625 | 650 | 575 | 469 | 830 | 630 |
| 800 | 600 | 875 | 550 | 725 | 750 | 675 | 569 | 930 | 730 |
| 1000 | 600 | 1075 | 550 | 925 | 950 | 675 | 569 | 1130 | 730 |
| 1000 | 800 | 1075 | 750 | 925 | 950 | 875 | 769 | 1130 | 930 |
| 1200 | 800 | 1275 | 750 | 1125 | 1150 | 875 | 769 | 1330 | 930 |


1: Mismos centros de montaje para ref. cat 0 364 01 y ref. cat. 0 364 04

## Fijaciones techos





| Referencia | C (mm) |
|---|---|
| 0 365 51/52 | 100 |
| 0 365 53/54/64 | 125 |
| 0 365 56/57 | 150 |

Chasis montado con perfiles y montantes Lina 25.





| Dimensiones de los armarios Altura × anchura (mm) | Longitud del perfil | Longitud del perfil | Fijaciones del chasis | |
|---|---|---|---|---|
| | A (mm) | D (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 300 × 300 | 237 | 243 | 225 | 225 |
| 300 × 400 | 237 | 343 | 225 | 325 |
| 400 × 300 | 337 | 243 | 325 | 225 |
| 400 × 400 | 337 | 343 | 325 | 325 |
| 400 × 600 | 337 | 543 | 325 | 525 |
| 500 × 400 | 437 | 343 | 425 | 325 |
| 500 × 500 | 437 | 443 | 425 | 425 |
| 600 × 400 | 537 | 343 | 525 | 325 |
| 600 × 600 | 537 | 543 | 525 | 525 |
| 700 × 500 | 637 | 443 | 625 | 425 |
| 800 × 600 | 737 | 543 | 725 | 525 |
| 1000 × 600 | 937 | 543 | 925 | 525 |
| 1000 × 800 | 937 | 743 | 925 | 725 |
| 1200 × 800 | 1137 | 743 | 1125 | 725 |


**Montantes Lina 25**
Ref. 0 361 50/51/52/53/54/55/56




Ref. 0 361 58




**Perfiles**
Ref. 0 367 80/81/82/83/84




# Marina IP 66

## armarios de poliéster



0 362 56

IP 66 según CEI EN 60529.
IK 10 según CEI EN 62262 (EN 50102).
Clase II. Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Color RAL 7035.
Autoextinguible 960 °C según CEI EN 60695-2-11.
Particularmente adaptados para ambientes corrosivos.
Puerta reversible, apertura 180° con ejes imperdibles y cerrojo doble barra (excepto ref. 0 362 50).
Fijación directa de los equipamientos en el fondo del armario.
Regulación en profundidad opcional con kit ref. 0 362 42 (excepto ref. 0 362 50).




Ejemplo de armario ref. 0 362 61 equipado:
- Conjunto soportes ref. 0 364 09.
- Puerta interior (bajo demanda).
- Kit para placas Cabstop + kit ref. 0 364 98.
- Kit de asociación ref. 0 362 44.
- Kit de regulación prof. ref. 0 362 42.

## Armarios con puerta opaca

| Emb. | Ref. | Dimensiones exteriores Altura (mm) | Ancho (mm) | Prof.. (mm) | Equivalencia armarios metal Altura (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 362 50 | 300 | 220 | 160 | 300 | 200 | 160 |
| 1 | 0 362 51 | 400 | 300 | 206 | 400 | 300 | 200 |
| 1 | 0 362 52 | 500 | 400 | 206 | 500 | 400 | 200 |
| 1 | 0 362 55 | 610 | 400 | 257 | 600 | 400 | 250 |
| 1 | 0 362 56 | 720 | 510 | 250 | 700 | 500 | 250 |
| 1 | 0 362 61 | 820 | 610 | 300 | 800 | 600 | 300 |
| 1 | 0 362 63 | 1.020 | 810 | 300 | 1.000 | 800 | 300 |
| 1 | 0 362 64 | 1.220 | 810 | 300 | 1.200 | 800 | 300 |

## Armarios con puerta de cristal

Cristal templado ahumado

| Emb. | Ref. | Dimensiones exteriores Altura (mm) | Ancho (mm) | Prof.. (mm) | Dimensiones ventana Altura (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 362 71 | 400 | 300 | 206 | 235 | 145 |
| 1 | 0 362 72 | 500 | 400 | 206 | 335 | 245 |

## Accesorios de fijación

Juego de 4 patas de fijación mural.
Suministrado con tornillos.

| Emb. | Ref. | Para armarios Altura (mm) | Carga máx. (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 364 08 | 300 | 100 |
| 1 | 0 364 09 | 400 a 1200 | 150 |

## Zócalo

Color RAL 7035.
Altura: 170 mm.
Trampillas delanteras y traseras.
Posibilidad de superponer 2 zócalos.



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 362 91 | Para armarios ancho 600 × prof. 300 mm. |
| 1 | 0 362 92 | Para armarios ancho 800 × prof. 300 mm. |

## Techo

Color RAL 7035.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 362 93 | Para armarios ancho 500 × prof. 250 mm. |
| 1 | 0 362 94 | Para armarios ancho 600 × prof. 300 mm. |
| 1 | 0 362 95 | Para armarios ancho 800 × prof. 300 mm. |

## Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 362 42 |  Kit de regulación en profundidad para armarios prof. 200 mm, para placa o chasis. Juego de 4 patas, suministrado con tornillos. |
| 10 | 0 394 49 |  Conjunto de 2 soportes que permiten la inclinación de un raíl a 45°. Suministrado con 4 tornillos M6, tuercas y arandelas. |
| 1 | 0 364 98 | Kit de montaje para placas Cabstop™. Permite el montaje de 2 placas Cabstop™ ref. 0 364 97. Suministrado con tornillería aislante. |
| 1 | 0 364 97 | Placa de entrada de cables Cabstop™. 28 entradas ∅ 5 a 14. 2 entradas ∅ 14 a 24. 2 entradas de reserva. |
| 1 | 0 362 44 | Kit de asociación (horizontal o vertical) para armarios altura ≥ 500 mm. Compuesto de:  • 1 bastidor que permite el paso de los cables y que garantiza la estanqueidad. • 2 piezas de unión de las patas de fijación (ref. 0 364 09, se pide por separado). |
| 1 | 0 365 13 | Kit de seguridad de acero inoxidable para armarios altura ≥ 400 mm. Acepta 3 candados ∅ 6 máx. |
| 1 | 0 368 07 |  Maneta con 3 puntos de cierre. Para montaje en armarios altura ≥ 700 mm en sustitución de los cerrojos. Suministrada con varillas de cierre regulables. |

## Accesorios de cierre

**Cuerpos de cerradura**

Cuerpos para bombines.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 368 04 | De cuerpo metálico. |
| 10 | 0 368 05 | De maneta. |

**Bombines**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 368 20 | Metálico de doble barra. |
| 10 | 0 368 22 | Metálico con llave 405. |
| 10 | 0 368 26 | Metálico con llave 2433 A. |

**Llaves metálicas**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 365 42 | Llave de doble barra. |

# Marina IP 66
## armarios de poliéster



0 362 86 + zócalo 0 362 96
+ techo 0 362 97

IP 66 según CEI EN 60529.
IK 10 según CEI EN 62262 (EN 50102).
Clase II. Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Color RAL 7035.
Autoextinguible 960 °C según CEI EN 60695-2-11.
Particularmente adaptados para los ambientes corrosivos.
Puerta reversible con refuerzos perforados.
Equipados con placas pasa-cables bajas.
Cierre de 3 puntos con maneta equipada de 1/2 cilindro europeo con llave 2433 A.
Regulación en profundidad de los equipamientos.
Suministrados con kit de fijación para placa de montaje o montantes funcionales.

### Armarios con puerta opaca

| Emb. | Ref. | Dimensiones exteriores | | | Equivalencia armarios metal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Altura (mm) | Ancho (mm) | Prof.. (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) |
| 1 | 0 362 86 | 1.660 | 800 | 463 | 1600 | 800 | 400 |
| 1 | 0 362 87 | 1.860 | 800 | 463 | 1800 | 800 | 400 |

### Zócalo

Color RAL 7035.
Altura: 170 mm.
Trampillas delanteras y traseras.
Posibilidad de superponer 2 zócalos.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 362 96 | Para armarios ancho 800 × prof. 400 mm. |

### Techo

Color RAL 7035.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 362 97 | Para armarios ancho 800 × prof. 400 mm. |

### Placas de montaje lisas

Acero galvanizado.
Pre-marcado cada 100 mm.
Carga admisible: 200 kg/m².

| | | Para armarios Altura × Ancho (mm) | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 349 50 | 1.600 × 800 | 30,5 |
| 1 | 0 344 18 | 1.800 × 800 | 34 |


### Montantes funcionales

Para perfiles Lina 25 ⌙⌜ o ⌞⌝.
Juego de 2 montantes en acero galvanizado de zinc.

| | | Para armarios Altura (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 363 92 | 1.800 | 1.684 |


# Marina IP 66
## características técnicas

### Dimensiones y peso




| Ref. | Dimensions útiles (mm) | | | | | | | | Peso (kg) | Dimensiones H×L×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A¹ | B¹ | C | D | E | F | G | I máx. | | |
| 0 362 50 | 250 | 150 | 105 | 195 | 250 | 115 | 194 | - | 1,75 | 300×220×160 |
| 0 362 51/71 | 300 | 180 | 130 | 250 | 260 | 150 | 260 | 178 | 3,7/4 | 400×300×206 |
| 0 362 52/72 | 400 | 280 | 130 | 350 | 360 | 150 | 360 | 178 | 5,1/5,6 | 500×400×206 |
| 0 362 55 | 500 | 280 | 180 | 350 | 460 | 180 | 360 | 225 | 6,4 | 610×400×257 |
| 0 362 56 | 600 | 340 | 170 | 400 | 560 | 170 | 460 | 211 | 11,2 | 720×510×250 |
| 0 362 61 | 700 | 440 | 220 | 500 | 660 | 230 | 560 | 261 | 15,2 | 820×610×300 |
| 0 362 63 | 900 | 600 | 220 | 700 | 860 | 230 | 760 | 261 | 21,8 | 1020×810×300 |
| 0 362 64 | 1100 | 600 | 220 | 700 | 1060 | 230 | 760 | 261 | 25 | 1220×810×300 |


1 Excepto armarios con puerta acristalada.




| Ref. | Peso (kg) | Dimensiones útiles (mm) | | | | Dimensiones H×L×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | |
| 0 362 86 | 53 | 1430 | 530 | 1500 | 700 | 1660×800×463 |
| 0 362 87 | 57 | 1630 | 530 | 1700 | 700 | 1860×800×463 |

## Fijación de los equipamientos


| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 362 50 | 263 | 163 | – | – | – | – |
| 0 362 51/71 | 325 | 225 | 125 | 225 | 102,5 | 228,5 |
| 0 362 52/72 | 425 | 325 | 225 | 325 | 87,5 | 228,5 |
| 0 362 55 | 525 | 325 | 325 | 325 | 95 | 328,5 |
| 0 362 56 | 625 | 425 | 425 | 425 | 100 | 428,5 |
| 0 362 61 | 725 | 525 | 525 | 525 | 100 | 528,5 |
| 0 362 63 | 925 | 725 | 725 | 725 | 100 | 728,5 |
| 0 362 64 | 1125 | 725 | 925 | 725 | 100 | 728,5 |





## Regulación de los equipamientos (opcional)

| Ref. | Placa (mm) | | Chasis con perfil ⌞⌟ (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | A máx | A mín[1] | B máx | B mín[1] |
| 0 362 50 | 135 | – | – | – |
| 0 362 51/71 | 170 | 70 | 155 | 55 |
| 0 362 52/72 | 170 | 70 | 155 | 55 |
| 0 362 55 | 220 | 70 | 205 | 55 |
| 0 362 56 | 220 | 70 | 205 | 55 |
| 0 362 61 | 270 | 70 | 255 | 55 |
| 0 362 63 | 270 | 70 | 255 | 55 |
| 0 362 64 | 270 | 70 | 255 | 55 |


1 Con ref. 0 362 42





## Fijación




Ref. 0 364 08





Ref. 0 364 09




| Ref. | Sobre el fondo del armario (mm) | | Patas verticales (mm) | | | Patas horizontales (mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 0 362 50[(1)(2)] | 220 | 150 | 330 | 190 | 359 | 270 | 250 | 279 |
| 0 362 51/71 | 325 | 120 | 470 | 241 | 525 | 341 | 370 | 425 |
| 0 362 52 | 425 | 220 | 570 | 341 | 625 | 441 | 470 | 525 |
| 0 362 55 | 525 | 220 | 680 | 341 | 735 | 551 | 470 | 525 |
| 0 362 56 | 600 | 200 | 789 | 441 | 844 | 641 | 579 | 634 |
| 0 362 61 | 700 | 300 | 887 | 548 | 942 | 758 | 677 | 732 |
| 0 362 63 | 900 | 500 | 1087 | 748 | 1142 | 958 | 877 | 932 |
| 0 362 64 | 1100 | 500 | 1287 | 748 | 1342 | 1158 | 877 | 932 |

## Kit de ensamblaje de armarios ref. 0 362 44





## Fijación de los equipamientos


| Ref. | Placa (mm) | | Montantes[1] funcionales | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| 0 362 86 | 1425 | 675 | 1450 | 630 |
| 0 362 87 | 1625 | 675 | 1650 | 630 |

1 para montaje de placas parciales

Prever montantes funcionales para el montaje de las placas parciales Lina 12,5 o perforadas Lina 25 (bajo demanda), en armarios altura 1600 y 1800 mm.





## Regulación de los equipamientos




| Placa (mm) | | Placa parcial (mm) | | Chasis con perfil ⌞⌟ (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A máx | A mín | A máx | A mín | A máx | A mín |
| 379 | 109 | 359 | 84 | 372 | 97 |

## Montantes funcionales

Ref. 0 363 91/92



# Atlantic y Marina

## equipamientos comunes para armarios



0 360 58



0 361 55



0 386 21 + 0 361 03



0 367 84 con tuercas-clip 0 364 42 + tornillos con arandelas 0 367 75

### Placas de montaje lisas

Acero galvanizado.

| Emb. | Ref. | Para armarios Altura × Ancho (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 360 49 | 300 × 220 | 0,9 |
| 1 | 0 360 69 | 300 × 300 | 1 |
| 1 | 0 360 52 | 400 × 300 | 1,3 |
| 1 | 0 360 70 | 400 × 400 | 1,7 |
| 1 | 0 360 55 | 500 × 400 | 3,5 |
| 1 | 0 360 71 | 500 × 500 | 3,5 |
| 1 | 0 360 56 | 600 × 400 | 4,5 |
| 1 | 0 360 57 | 600 × 600 | 6,2 |
| 1 | 0 360 54 | 600 × 1000 | 10,6 |
| 1 | 0 360 58 | 700 × 500 | 7,0 |
| 1 | 0 360 59 | 800 × 600 | 9,6 |
| 1 | 0 360 61 | 1.000 × 800 | 17,3 |
| 1 | 0 360 64 | 1.200 × 800 | 18,5 |

### Montantes funcionales

Juego de 2 montantes.
Para perfiles Lina 25 ⌙.

| Emb. | Ref. | Para armarios Altura (mm) | Longitud (mm) | Perfil |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 361 51 | 400 | 337 | ⌙ |
| 5 | 0 361 52 | 500 | 437 | ⌙ |
| 5 | 0 361 53 | 600 | 537 | ⌙ |
| 5 | 0 361 54 | 700 | 637 | ⌙ |
| 5 | 0 361 55 | 800 | 737 | ⌙ |
| 5 | 0 361 56 | 1.000 | 937 | ⌙ |
| 1 | 0 361 58 | 1.200 | 1.137 | ⌙ |

### Perfiles Lina 25

Perfil simétrico ⌙ prof. 15 mm.
Se fijan sobre los montantes funcionan con tuercas-clip ref. 0 364 42 y tornillos con arandelas dentadas ref. 0 367 75.

| Emb. | Ref. | Para armarios Anchura (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 367 80 | 300 | 243 |
| 10 | 0 367 81 | 400 | 343 |
| 10 | 0 367 82 | 500 | 443 |
| 10 | 0 367 83 | 600 | 543 |
| 10 | 0 367 84 | 800 | 743 |

### Accesorios


Asegura la protección del cableado y de las bornas de los mecanismos montados en armarios.

**Soporte aislante**

10 — 0 016 90 — Soporte aislante para tapa de protección ref. 0 016 91. Se fija a presión sobre perfil simétrico.

**Tapa de protección de bornas y cableado**

5 — 0 016 91 — Altura 45 mm - Longitud 1 m. Se fija a presión sobre soporte 0 016 90.





1 Sólo Marina.

### Chasis modular con placas aislantes

Autoextinguible 750 °C según norma CEI EN 60695-2-11.
Perfiles simétricos ⌙ prof. 15 mm.
Suministrados completos con montantes y placas cubrebornas.
Espacio entre puerta y placa cubrebornas para armarios Atlantic y Marina.
– Profundidad 200: 70 mm.
– Profundidad 250: 80 mm.
– Profundidad 300: 90 mm.

| Emb. | Ref. | Para armarios Altura (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 361 01 | 400 | 300 | 200 | 30 módulos (3 filas de 10). Suministrado con 1 obturador. |
| 1 | 0 361 02 | 500 | 400 | 200 | 48 módulos (3 filas de 16). Suministrado con 1 obturador. |
| 1 | 0 361 03 | 600 | 400 | 250 | 48 módulos (3 filas de 16). Suministrado con 1 obturador. |
| 1 | 0 361 05 | 700 | 500 | 250 | 84 módulos (4 filas de 21). Suministrado con 1 obturador. |
| 1 | 0 361 06 | 800 | 600 | 300 | 108 módulos (4 filas de 27). Suministrado con 2 obturadores. En la 1.ª fila acepta una placa ref. 0 360 44. |
| 1 | 0 361 09 | 1.000 | 600 | 300 | 190 módulos (5 filas de 38). Suministrado con 2 obturadores. En la 1.ª fila acepta una placa ref. 0 360 45. |
| 1 | 0 361 10 | 1.200 | 800 | 300 | 228 módulos (6 filas de 38). Suministrado con 2 obturadores. En la 1.ª fila acepta una placa ref. 0 360. |





### Obturador

10 — 0 361 00 — 38 módulos, longitud 684 mm.

### Placas de montaje

1 — 0 360 44 — Para armario 800 × 600 mm. Para DPX³ 160 o Vistop 160 A.

1 — 0 360 45 — Para armarios 1.000 × 800 mm o 1.200 × 800. Para 1, 2 o 3 DPX³ 160 o Vistop 160 A.






Refs. en rojo: Nuevos productos


0 365 82


0 365 74


0 348 17


0 365 79


DRG





DR

| Emb. | Ref. | Contacto de puerta |
|---|---|---|
| 1 | 0 363 13 | 3 A - 1 contacto NA - 1 contacto NC.<br>Permite por ejemplo, el corte de la climatización y encendido de la iluminación al abrir la puerta del armario. |

| Emb. | Ref. | Kit de iluminación |
|---|---|---|
| 1 | 0 482 34 | IP 20 - Clase I.<br>230 V - 50 Hz.<br>Suministrado con tubo fluorescente.<br>11 W - ∅ 16 mm - 900 lúmenes.<br>Antiparasitario según EN 50015. |




| Emb. | Ref. | Portaplanos |
|---|---|---|
| | | **Autoadhesivos** |
| 1 | 0 365 82 | Cerrado - IP 50.<br>Color RAL 9002.<br>Dim. interiores 324 × 120 × 18 mm. |
| 20 | 0 365 81 | Abierto.<br>Color RAL 7035.<br>Dim. interiores 130 × 230 × 18 mm. |

| Emb. | Ref. | Accesorios para calefacción |
|---|---|---|
| | | **Resistencias calefactoras**<br>IP 20.<br>120 / 240 V - 50 Hz.<br>Evitan la condensación en el interior del armario.<br>Limitador de temperatura integrado.<br>Disipador en aluminio bajo tapa plástica.<br>UL 94 VO.<br>Fijación sobre perfil simétrico ⊔. |
| 1 | 0 353 07 | 50 W. |
| 1 | 0 353 08 | 100 W. |
| | | **Termostato** |
| 1 | 0 348 47 | Precisión 0,5 °C.<br>Regulación entre 5 y 60 °C con contacto de apertura y cierre.<br>Fijación sobre perfil simétrico ⊔. |

| Emb. | Ref. | Accesorios para ventilación |
|---|---|---|
| | | **Ventilador con rejilla metálica** |
| 1 | 0 348 17 | IP 32 - IK 10.<br>230 V - 50 Hz.<br>Instalación en el exterior del armario.<br>Posibilidad de instalar una segunda rejilla para optimizar el flujo del aire en la envolvente.<br>Caudal 30 m³/h con filtro, 160 m³/h sin filtro<br>Suministrado con 2 rejillas metálicas, 2 anti-insectos y una interna de protección.<br>Color RAL 7035. |
| | | **Ventilador con rejilla plástica** |
| 1 | 0 348 51 | IP 54 - IK 08.<br>230 V - 50 Hz.<br>Instalación en el exterior del armario.<br>Posibilidad de instalar una segunda rejilla para optimizar el flujo del aire en la envolvente.<br>Caudal 120 m³/h con filtro, 160 m³/h sin filtro.<br>Suministrado con 2 rejillas plásticas 250 × 250 mm y filtro tipo G3 según norma EN 779. |
| | | **Ventilador** |
| 1 | 0 365 74 | Instalación sobre pletina o perfil en la parte baja del armario o bajo los aparatos más sensibles para homogeneizar la temperatura en el interior de la envolvente.<br>230 V - 50 Hz.<br>Caudal 160 m³/h. |
| | | **Rejilla de ventilación metálica** |
| 1 | 0 348 04 | IP 32 - IK 10.<br>Conjunto de 2 rejillas.<br>con filtros anti-insectos.<br>Color RAL 7035.<br>138 × 138 mm. |
| | | **Rejilla de ventilación plástica** |
| 1 | 0 348 34 | IP 54 - IK 08.<br>Rejilla con filtro tipo G3 según norma EN 779.<br>Color RAL 7035.<br>150 × 150 mm. |
| 2 | 0 365 79 |  **Aireador**<br>IP 44 - IK 08.<br>Poliamida 6.6 gris.<br>∅ del taladro: 30,5 mm. |
| 10 | DRG |  **Aireador**<br>IP 43 - IK 07.<br>Poliamida 6 gris.<br>∅ del taladro: 29 mm. |
| 100 | DR |  **Aireador**<br>IP 43 - IK 07.<br>Poliamida 6 gris.<br>∅ del taladro: 18,5 mm. |




| Emb. | Ref. | Spray de pintura |
|---|---|---|
| 1 | 0 365 97 | Revestimiento poliéster para retoques.<br>RAL 7035. |

# Viking™ 3 bornas de conexión con tornillo y accesorios

| | | | | Función eléctrica |
|---|---|---|---|---|
|  0 371 61, 0 371 63, 0 371 64, 0 371 66, 0 371 69, 0 371 68, 0 371 00, 0 371 08, 0 371 20, 0 371 30, 0 371 78 | **Conexión** | 1 unión - 1 entrada/1 salida | | |
| | | 1 unión - 2 entradas/2 salidas | | |
| | | 2 uniones de doble piso | | |
| | | 3 uniones de 3 pisos | | |
|  0 371 71, 0 371 76, 0 371 79 | **Para conductor de protección** | 1 unión - 1 entrada/1 salida/base metálica | | |
| | | 1 unión - 2 entradas/2 salidas/base metálica | | |
|  0 371 80, 0 371 81, 0 371 84, 0 371 86, 0 371 87 | **Seccionable** | 1 unión | Abierto (a equipar) | |
| | | | Para cartucho fusible de 5 × 20 con maneta | |
| | | | Para cartucho fusible de 5 × 20 con maneta + indicador de estado de fusible | |
| | | | Para circuito de neutro con maneta | |
| | | | Para circuito estándar: con maneta | |
| | | | Para circuito estándar: con minimaneta | |
| | | | Para cartucho fusible 5 × 20 tapón a rosca<br>Para cartucho fusible 6,3 × 32 tapón a rosca | |
|  0 371 53, 0 371 56 | **Bornas de funciones** | 1 unión | Modular | |
| | | | Portadiodos 1N4007 | |
| | | 2 uniones en doble piso | Portadiodos 1N4007 | |
| | | | Con LED de presencia de tensión | |
|  0 371 51, 0 371 52, 0 371 92 | **Para sensor y accionador** | 3 uniones en 3 pisos | Sensor | |
| | | | Accionador | |
| | **PNE** | | Fase/Neutro/Tierra | |
| | **Medición** | 1 unión | Desconexión del circuito de medida | |










1. Placa terminal incluida.
2. Indicador de estado de fusible 12/24/48 V⎓ / ∿ Ref. 0 375 24 o 110/250 VA Ref 0 375 25.
3. O tope final Ref. 0 375 10.
4. Nivel superior solamente.
5. Nivel inferior solamente.
6. Niveles inferior e intermedio.

# Viking™ 3 bornas de conexión con tornillo y accesorios

| Borna | | | | Placa | | Conexión equipotencial | | | | | Protección | | Productos asociados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección nominal ($mm^2$) | Paso (mm) | Color | Ref. | Placa terminal | Placa de separación y aislamiento | Peine para 2 bornas auto. front. | Peine para 3 bornas auto. front. | Peine para 10 bornas auto. front. | Peine para 12 bornas lateral | Barra para 12 bornas frontal | Pantalla unipolar | Pantalla para cortar | |
| 2.5 | 5 | | 0 371 60 | 0 375 50[3] | 0 375 60 | 0 375 02 | | 0 375 00/01 | | | 0 375 65 | 0 375 68 |  Topes finales |
| | | ● | 0 371 00 | | | | | | | | | | |
| | | ● | 0 371 20 | | | | | | | | | | |
| | | ● | 0 371 30 | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | | 0 371 61 | 0 375 50[3] | 0 375 60 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | | | 0 375 65 | 0 375 68 |  Portaetiquetas para tope final |
| | | ● | 0 371 01 | | | | | | | | | | |
| | | ● | 0 371 21 | | | | | | | | | | |
| | | ● | 0 371 31 | | | | | | | | | | |
| | | ● | 0 371 77 | | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | | 0 371 62 | 0 375 50[3] | 0 375 60 | 0 375 08 | 0 375 07 | | | | 0 375 66 | 0 375 68 | |
| | | ● | 0 371 02 | | | | | | | | | | |
| | | ● | 0 371 78 | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | 0 371 63 | 0 375 50[3] | 0 375 60 | | | | | 0 375 40 | 0 375 66 | 0 375 68 | |
| | | ● | 0 371 03 | | | | | | | | | | |
| 16 | 12 | | 0 371 64 | 0 375 51 | 0 375 61 | | | | | 0 375 42 | 0 375 67 | 0 375 69 |  Maneta Minimaneta |
| | | ● | 0 371 04 | | | | | | | | | | |
| | | ● | 0 371 98 | | | | | | | | | | |
| 35 | 15 | | 0 371 65 | 0 375 51 | 0 375 61 | | | | | 0 375 44 | 0 375 67 | 0 375 69 | |
| | | ● | 0 371 05 | | | | | | | | | | |
| | | ● | 0 371 99 | | | | | | | | | | |
| 70 | 22 | | 0 371 66 | (1) | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | | 0 371 69 | 0 375 52 | 0 375 62 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | | | | |  Varillas de acoplamiento para bornas de desconexión |
| 2.5 | 5 | | 0 371 67 | 0 375 53 | 0 375 63 | 0 375 02 | | 0 375 00/01 | | | | | |
| 4 | 6 | | 0 371 68 | 0 375 53 | 0 375 63 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | | | | | |
| | | ● | 0 371 08 | | | | | | | | | | |
| 2.5 | 5 | | 0 371 51 | 0 375 54 | 0 375 54 | 0 375 02[4] | | 0 375 00<br>0 375 01[4] | 0 375 46 ● [6]<br>0 375 47 ● [6] | | | | |
| 2.5 | 5 | ◐ | 0 371 70 | 0 375 50[(3)] | | | | | | | | |  Indicadores de estado de fusible |
| 4 | 6 | ◐ | 0 371 71 | | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | ◐ | 0 371 72 | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | ◐ | 0 371 73 | | | | | | | | | | |
| 16 | 12 | ◐ | 0 371 74 | 0 375 51 | | | | | | | | | |
| 35 | 15 | ◐ | 0 371 75 | | | | | | | | | | |
| 35 | 15 | | 0 371 76 | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | ◐ | 0 371 79 | 0 375 52 | | | | | | | | | |
| 2.5 | 6 | | 0 371 80 | 0 375 55 | 0 375 62 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | | | | |  Pantalla |
| | | | 0 371 81 | 0 375 55 | 0 375 62 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | | | | | |
| | | | 0 371 81 + 0 375 24/25[(2)] | | | | | | | | | | |
| | | ◐ | 0 371 82 | | | | | | | | | | |
| | | | 0 371 83 | | | | | | | | | | |
| | | | 0 371 84 | 0 375 55 | 0 375 62 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | | | | |  CAB 3 |
| 10 | 12 | | 0 371 87 | 0 375 56 | | | | | | | | | |
| 2.5 | 5 | ● | 0 371 53 | 0 375 55 | | 0 375 02 | | 0 375 00/01 | | | | | |
| | | ● | 0 371 54 | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | ● | 0 371 55 | 0 375 53 | 0 375 63 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | | | | | |
| | | ● | 0 371 56 | 0 375 53 | 0 375 63 | 0 375 05[5] | | 0 375 03/04[5] | | | | | |
| 2.5 | 5 | | 0 371 51 | 0 375 54 | 0 375 54 | 0 375 02[4] | | 0 375 00<br>0 375 01[4] | 0 375 46 ● [6]<br>0 375 47 ● [6] | | | | |
| | | | 0 371 52 | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | | 0 371 92 | 0 375 57 | | | | | | | | | |

# Viking™ 3 bornas de conexión automática con resorte y accesorios




**para cable de cobre**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Función eléctrica** | |
|  0 372 60  0 372 61  0 372 64  0 372 40  0 372 68  0 372 02  0 372 21 | **Conexión** | 1 unión - 1 entrada/1 salida |  | |
| | | 1 unión - 1 entrada/2 salidas |  | |
| | | 1 unión - 2 entradas/2 salidas |  | |
| | | 2 uniones de doble piso |  | |
|  0 372 70  0 372 71  0 372 72 | **Para conductor de protección** | 1 unión - 1 entrada/1 salida- base metálica |  | |
|  0 372 83  0 372 84 | | Para cartucho fusible de 5 × 20 con maneta |  | |
| | | Para cartucho fusible de 5 × 20 con maneta + indicador de estado de fusible |  | |
| | | Para circuito estándar — Con maneta |  | |
| | | Para circuito estándar — Con minimaneta | | |
| | | Para circuito no incluido — Con minimaneta | | |
|  0 372 56 | **Bornas de funciones** | 2 uniones en doble piso | Con LED de presencia de tensión  | |

1. Indicador de estado de fusible 12/24/48 V⎓ / ∿ Ref. 0 375 24 o 110/250 VA Ref. 0 375 25.
2. Nivel inferior solamente.
3. Nivel superior solamente.
4. Intesidad IEC EN 60947-7-1: 24 A máx.

# Viking™ 3 bornas de conexión automática con resorte y accesorios

**para cable de cobre**

| Bornas | | | | Aislamiento | | Conexión equipotencial | | | Productos asociados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección nominal ($mm^2$) | Paso (mm) | Color | Ref. | Placa terminal | Placa de separación y aislamiento | Peine para 2 bornas | Peine para 3 bornas | Peine para 10 bornas | |
| 4 | 5 | ● | 0 372 60 | 0 375 86 | 0 375 95 | 0 375 02[4] | | 0 375 00/01[4] |  Topes finales |
| | | ● | 0 372 00 | | | | | | |
| | | ● | 0 372 20 | | | | | | |
| 4 | 6 | ● | 0 372 61 | Incorporada | 0 375 95 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 |  Portaetiquetas para tope final |
| | | ● | 0 372 01 | | | | | | |
| 6 | 8 | ● | 0 372 62 | Incorporada | | 0 375 08 | 0 375 07 | | |
| | | ● | 0 372 02 | | | | | | |
| 10 | 10 | ● | 0 372 63 | Incorporada | | 0 375 82 | | |  Maneta Minimaneta |
| | | ● | 0 372 03 | | | | | | |
| 16 | 12 | ● | 0 372 64 | Incorporada | | 0 375 85 | | | |
| 4 | 5 | ● | 0 372 40 | | 0 375 95 | 0 375 02 [4] | | 0 375 00/01[4] | |
| 4 | 6 | ● | 0 372 43 | Incorporada | 0 375 95 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | |
| 4 | 5 | ● | 0 372 46 | 0 375 88 | 0 375 95 | 0 375 02 [4] | | 0 375 00/01[4] |  Varillas de acoplamiento para bornas de desconexión |
| 4 | 6 | ● | 0 372 69 | Incorporada | | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | |
| 4 | 5 | ● | 0 372 67 | 0 375 89 | 0 375 96 | 0 375 02 [4] | | 0 375 00/01[4] | |
| 4 | 6 | ● | 0 372 68 | Incorporada | 0 375 96 | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | |
| 4 | 5 | ◐ | 0 372 70 | 0 375 86 | | | | |  Indicadores de estado de fusible |
| 4 | 6 | ◐ | 0 372 71 | Incorporada | | | | | |
| 6 | 8 | ◐ | 0 372 72 | | | | | | |
| 10 | 10 | ◐ | 0 372 73 | | | | | | |
| | | ● | 0 372 81 | 0 375 90 | | 0 375 05 | | 0 375 03/04 |  Pantalla |
| | | ● | 0 372 81 + 0 375 24/25[1] | | | | | | |
| | | ● | 0 372 83 | | | | | |  CAB 3 |
| | | ● | 0 372 84 | 0 375 90 | | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | |
| | | ● | 0 372 86 | 0 375 90 | | 0 375 05 | | 0 375 03/04 | |
| 4 | 5 | ● | 0 372 56 | 0 375 89 | 0 375 96 | 0 375 02[(2)(4)] | | 0 375 00/01[(2) (4)] | |

# bornas de conexión con tornillo Viking™ 3



0 371 61 + 0 371 01 + 0 371 21 + 0 371 31 + 0 371 77



0 371 69



0 371 76



0 371 79



Misma forma hasta el paso 10 mm, idéntica altura del paso 12 al 22 mm.

Características técnicas: págs. 339-340.

Para la conexión eléctrica entre 2 conductores de cobre rígidos o flexibles.
2 zonas para peines de interconexión equipotencial de inserción automática hasta el paso 8 (sólo paso superior en bornas de varios pisos).
Para perfiles ⊔ de 15 mm de profundidad, ⊔ EN 60715 de 7,5 mm y 15 mm de profundidad.

## Conexión

Gris para circuito estándar, azul para conductor neutro, naranja para circuito no interrumpido por el seccionador general, rojo para circuitos especiales (de seguridad, protegidos, etc.).

### 1 unión - 1 entrada / 1 salida

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 371 60 | Gris | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| 60 | 0 371 00 | Azul | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| 60 | 0 371 20 | Naranja | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| 60 | 0 371 30 | Rojo | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| 50 | 0 371 61 | Gris | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |
| 50 | 0 371 01 | Azul | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |
| 50 | 0 371 21 | Naranja | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |
| 50 | 0 371 31 | Rojo | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |
| 50 | 0 371 77 | Verde | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |
| 40 | 0 371 62 | Gris | 6 | 0,5 a 10 | 0,25 a 6 | 8 |
| 40 | 0 371 02 | Azul | 6 | 0,5 a 10 | 0,25 a 6 | 8 |
| 40 | 0 371 78 | Verde | 6 | 0,5 a 10 | 0,25 a 6 | 8 |
| 30 | 0 371 63 | Gris | 10 | 1,5 a 16 | 2,5 a 10 | 10 |
| 30 | 0 371 03 | Azul | 10 | 1,5 a 16 | 2,5 a 10 | 10 |
| 20 | 0 371 64 | Gris | 16 | 1,5 a 25 | 4 a 16 | 12 |
| 20 | 0 371 04 | Azul | 16 | 1,5 a 25 | 4 a 16 | 12 |
| 20 | 0 371 98 | Verde | 16 | 1,5 a 25 | 4 a 16 | 12 |
| 20 | 0 371 65 | Gris | 35 | 2,5 a 50 | 4 a 35 | 15 |
| 20 | 0 371 05 | Azul | 35 | 2,5 a 50 | 4 a 35 | 15 |
| 20 | 0 371 99 | Verde | 35 | 2,5 a 50 | 4 a 35 | 15 |
| 10 | 0 371 66[1] | Gris | 70 | 25 a 95 | 16 a 70 | 22 |

### 1 unión - 2 entradas / 2 salidas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 371 69 | Gris | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |

### 2 uniones de doble piso

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 371 67 | Gris | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| 60 | 0 371 68 | Gris | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |
| 60 | 0 371 08 | Azul | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |

### 3 uniones de 3 pisos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 371 51[2] | Gris | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |

## Para conductor de protección

### 1 unión - 1 entrada / 1 salida – base metálica

Fijación sin tornillos sobre perfil hasta 10 mm de paso FTN a partir de 10 mm².

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 371 70 | Verde/amarillo | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| 50 | 0 371 71 | Verde/amarillo | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |
| 40 | 0 371 72 | Verde/amarillo | 6 | 0,5 a 10 | 0,25 a 6 | 8 |
| 30 | 0 371 73 | Verde/amarillo | 10 | 1,5 a 16 | 2,5 a 10 | 10 |
| 10 | 0 371 74 | Verde/amarillo | 16 | 1,5 a 25 | 4 a 16 | 12 |
| 10 | 0 371 75 | Verde/amarillo | 35 | 2,5 a 50 | 4 a 35 | 15 |

### 1 unión - 1 entrada / 1 salida – borna desnuda - base metálica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 371 76 | – | 35 | 2,5 a 50 | 4 a 35 | 15 |

### 1 unión - 2 entradas / 2 salidas – base metálica

Fijación sin tornillos sobre perfil.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 371 79 | Verde/amarillo | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |

## FNT – Fase / Neutro / Tierra

### 3 uniones en 3 pisos – base metálica

Señalización verde/amarillo para el nivel inferior.
Fijación sin tornillos sobre raíl.

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 371 52[2] | Gris | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |

1 Tapa terminal incorporada.
2 Capacidad para conductores: 2,5 mm² máx. con peine de interconexión equipotencial.
3 Con o sin puntera.

# bornas de conexión con tornillo Viking™ 3



0 371 80 + fusible tipo automoción



0 371 84 + 0371 86



0 371 53



0 371 55

Características técnicas: págs. 339-340.

Para la conexión eléctrica entre 2 conductores de cobre rígidos o flexibles.
2 zonas para peines de interconexión equipotencial de inserción automática hasta el paso 8 (sólo paso superior en bornas de varios pisos).
Para perfiles ⊔ de 15 mm de profundidad, ⊔ EN 60715 de 7,5 mm y 15 mm de profundidad.

## Bornas seccionables - 1 unión

Desconexión por maneta tipo cuchilla, maneta manual o minimaneta (con herramienta).

**Abierta (para equipar)**
Admite un fusible automático tipo cuchilla, un miniautomático o manetas tipo cuchilla ref. 0 375 15/16/17/18.

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 371 80 | Gris | 2,5 | 0,25 a 2,5 | 0,25 a 2,5 | 6 |
| | | **Para cartucho fusible 5 × 20 con maneta manual** | | | | |
| 20 | 0 371 81 | Gris/Azul | 2,5 | 0,25 a 2,5 | 0,25 a 2,5 | 6 |
| | | **Para circuito de neutro con maneta manual azul** | | | | |
| 20 | 0 371 82 | Gris | 2,5 | 0,25 a 2,5 | 0,25 a 2,5 | 6 |
| | | **Para circuito estándar con maneta manual** | | | | |
| 20 | 0 371 83 | Gris | 2,5 | 0,25 a 2,5 | 0,25 a 2,5 | 6 |
| | | **Para circuito estándar con minimaneta** | | | | |
| 20 | 0 371 84 | Gris | 2,5 | 0,25 a 2,5 | 0,25 a 2,5 | 6 |
| | | **Para cartucho fusible 5 × 20 con tapón a rosca** | | | | |
| 20 | 0 371 87 | Gris | 10 | 0,25 a 16 | 0,25 a 10 | 12 |

Manetas tipo cuchilla, varillas de acoplamiento e indicadores de estado de fusible (pág. 336).

Topes finales (pág. 335).

## Bornas de funciones

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 unión - modular** | | | | |
| | | Componente conectado con tornillos. | | | | |
| 20 | 0 371 53 | Gris | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| | | **1 unión - portadiodos** | | | | |
| 20 | 0 371 54 | Gris | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| | | **2 uniones de doble piso - portadiodos** | | | | |
| 60 | 0 371 55 | Gris | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |
| | | **2 uniones de doble piso - con LED** | | | | |
| | | Indicador de presencia de tensión (12/24V⎓ y ∿). | | | | |
| 60 | 0 371 56 | Gris | 4 | 0,25 a 6 | 0,25 a 4 | 6 |

## Para sensores y accionadores

Para conectar sensores (ref. 0 371 51) o accionadores (ref. 0 371 52) y su fuente de alimentación compartida utilizando el peine de interconexión equipotencial ref. 0 375 46/47.

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3 uniones en 3 pisos - para sensor** | | | | |
| 50 | 0 371 51[1] | Gris | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |
| | | **3 uniones en 3 pisos - para accionador** | | | | |
| | | Señalización verde/amarillo para el nivel inferior | | | | |
| | | Fijación sin tornillos sobre perfil. | | | | |
| 50 | 0 371 52[1] | Gris | 2,5 | 0,25 a 4 | 0,25 a 2,5 | 5 |

1 Capacidad para conductores rígidos: 2,5 mm² máx. con peine de interconexión equipotencial.
2 Con o sin puntera.

# bornas de conexión automática Viking™ 3



0 372 63



Inserción automática de conductor pelado con puntera o conductor rígido hasta 6 mm de paso




0 372 70
Fijación automática sobre perfil ⊔



0 372 81 con indicador de estado de fusible



0 372 84



0 372 56

Características técnicas: págs. 341-342.

Sistema de conexión sin tornillos, con resorte de acero inoxidable.
Para la conexión eléctrica entre 2 conductores de cobre rígidos o conductores flexibles con o sin punteras.
Inserción directa sin herramientas de un conductor rígido o flexible con puntera, hasta 6 mm de paso.
2 zonas para peines de interconexión equipotencial de inserción automática (sólo piso superior en bornas de 2 pisos).
Para perfiles ⊔ profundidad 15 mm, ⊔ EN 60715 profundidad 7,5 mm y 15 mm.

## Conexión

Gris para circuito estándar, azul para conductor neutro, naranja para circuito no interrumpido por el seccionador general.

### 1 unión - 1 entrada / 1 salida

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 372 60 | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 2,5 | 5 |
| 60 | 0 372 00 | Azul | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 2,5 | 5 |
| 60 | 0 372 20 | Naranja | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 2,5 | 5 |
| 50 | 0 372 61[1] | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 4 | 6 |
| 50 | 0 372 01[1] | Azul | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 4 | 6 |
| 50 | 0 372 62[1] | Gris | 6 | 0,5 a 6 | 0,5 a 6 | 0,5 a 6 | 8 |
| 50 | 0 372 02[1] | Azul | 6 | 0,5 a 6 | 0,5 a 6 | 0,5 a 6 | 8 |
| 40 | 0 372 63[1] | Gris | 10 | 0,75 a 10 | 0,75 a 10 | 0,75 a 10 | 10 |
| 40 | 0 372 03[1] | Azul | 10 | 0,75 a 10 | 0,75 a 10 | 0,75 a 10 | 10 |
| 10 | 0 372 64[1] | Gris | 16 | 4 a 16 | 4 a 16 | 4 a 16 | 12 |

### 1 unión - 1 entrada / 2 salidas

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 372 40 | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 2,5 | 5 |
| 50 | 0 372 43[1] | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 4 | 6 |

### 1 unión - 2 entradas / 2 salidas

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 372 46 | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 2,5 | 5 |
| 50 | 0 372 69[1] | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 4 | 6 |

### 2 uniones de doble piso

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 372 67 | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 2,5 | 5 |
| 50 | 0 372 68[1] | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 4 | 6 |

## Para conductor de protección

Base metálica.
Fijación sin tornillos sobre perfil.
FTN a partir de 10 mm².

### 1 unión - 1 entrada / 1 salida

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 372 70 | Verde/ amarillo | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 2,5 | 5 |
| 50 | 0 372 71[1] | Verde/ amarillo | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 4 | 6 |
| 25 | 0 372 72[1] | Verde/ amarillo | 6 | 0,5 a 6 | 0,5 a 6 | 0,5 a 6 | 8 |
| 20 | 0 372 73[1] | Verde/ amarillo | 10 | 0,75 a 10 | 0,75 a 10 | 0,75 a 10 | 10 |

## Bornas seccionables - 1 unión

Desconexión por maneta tipo cuchilla, maneta manual o minimaneta (con herramienta).

**Abierta (para equipar)**
Admite un fusible automático tipo cuchilla, un miniautomático o una maneta tipo cuchilla ref. 0 375 15/16/17/18.

**Para cartucho fusible 5 × 20 con maneta manual**

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 372 81 | Gris | 2,5 | 0,5 a 2,5 | 0,5 a 2,5 | 0,5 a 2,5 | 6 |
| 20 | 0 372 83 | Gris | 2,5 | 0,5 a 2,5 | 0,5 a 2,5 | 0,5 a 2,5 | 6 |

**Para circuito estándar con minimaneta**

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 372 84 | Gris | 2,5 | 0,5 a 2,5 | 0,5 a 2,5 | 0,5 a 2,5 | 6 |

**Para circuito no interrumpido con minimaneta**
Circuito no interrumpido por el seccionador general

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 372 86 | Naranja | 2,5 | 0,5 a 2,5 | 0,5 a 2,5 | 0,5 a 2,5 | 6 |

Manetas tipo cuchilla, varillas de acoplamiento e indicadores de estado de fusible.

## Bornas de funciones

**2 uniones de doble piso con LED**
Indicador de presencia de tensión (12/24V⎓ y ∿).

| Emb. | Ref. | Color | Sección nominal (mm²) | Capacidad: Conductor rígido (mm²) | Capacidad: Conductor[3] flexible (mm²) | Conductor flexible con puntera (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 372 56 | Gris | 4 | 0,5 a 6 | 0,5 a 4 | 0,5 a 2,5 | 5 |

Topes finales (pág. 335).

Pinzas Starfix
Véase la pág. 349




Sistema de señalización
Véase la pág. 344



1. Tapa terminal incorporada

# accesorios para bornas Viking™ 3





Tope final 0 375 10, montaje sin tornillos



0 375 11 con portaetiquetas 0 395 96



0 375 12 con señalización CAB 3




0 375 13 con portaetiquetas Duplix 0 384 98

Características técnicas: págs. 342.

## Perfiles para cortar

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Longitud 2 m. |
| 10 | 0 374 04 | ⌙ EN 60715 profundidad 7,5 mm. |
| 10 | 0 374 07 | ⌙ profundidad 15 mm. |


## Soporte de montaje a 45°

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 394 49 |  Juego de 2 soportes para inclinar el perfil en ángulo de 45°. Se entrega con 4 tornillos M6, tuercas y arandelas. |

## Adaptador

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 20 | 0 364 66 | Para montaje sobre perfil asimétrico de un aparato con fijación sobre perfil simétrico. |

## Topes finales



Admiten marcadores CAB 3.



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Automáticos montaje sin tornillos** |
| 50 | 0 375 10 | Para perfiles 4 de 15 mm de profundidad y EN 60715 de 7,5 mm y 15 mm de profundidad.<br>Admite el portaetiquetas ref. 0 395 96<br>Sirve de tapa terminal para bornas con tornillo.<br>1 entrada/1 salida 5, 6, 8 y 10 mm de paso. |
| | | **8 mm de paso** |
| 20 | 0 375 11 | Para perfiles ⌙ de 15 mm de profundidad y EN 60715 de 7,5 mm y 15 mm de profundidad.<br>Admite el portaetiquetas ref. 0 395 96. |
| | | **10 mm de paso** |
| 10 | 0 375 12 | Para perfiles ⌙ de 15 mm de profundidad y EN 60715 de 7,5 mm (excepto para perfil fijado sobre placa) y 15 mm de profundidad.<br>Para soporte barra conductor de protección o de blindaje:<br>- Barra de latón ref. 0 373 00/01.<br>- Barra de cobre de 12 × 4 mm con garras ref. 0 373 02.<br>- Borna IP 2X con pletina de acero de 12 × 2 mm ref. 048 19.<br>- Barra de cobre de 12 × 4 mm ref. 0 373 49 o 0 373 89.<br>- Barra de 10 × 3 mm de blindaje ref. 0 375 34. |
| | | **12 mm paso** |
| 20 | 0 375 13 | Para perfiles ⊏ EN 60715, ⌙ de profundidad 15 mm y ⌙ EN 60715 profundidad 7,5 mm y 15 mm.<br>Es posible la señalización por medio de etiquetas. |

## Accesorios de identificación


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 20 | 0 395 96 | Portaetiquetas transparente de inclinación variable.<br>Fijación sobre topes finales ref. 0 375 10/11.<br>Con etiqueta de 32 × 9,5 mm.<br>Admite la etiqueta de ref. 0 395 97. |
| 20 | 0 395 97 | Etiqueta grabable de 28 × 9,5 mm.<br>Para portaetiquetas ref. 0 395 96.<br>De ABS flexible.<br>Fondo blanco, grabado en negro. |
| 10 | 0 395 98 | Rotulador permanente de tinta negra. |

## Tapas terminales

Color gris.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Para bornas con tornillo** |
| 100 | 0 375 50 | 1 entrada/1 salida 5, 6, 8 y 10 mm de paso. |
| 20 | 0 375 51 |  1 entrada/1 salida 12 y 15 mm de paso. |
| 20 | 0 375 52 | 2 entradas/2 salidas. |
| 20 | 0 375 53 | Doble piso. |
| 20 | 0 375 54 | 3 pisos. |
| 20 | 0 375 55 | Borna seccionable de 6 mm de paso y bornas de funciones de 5 mm de paso. |
| 20 | 0 375 56 | Borna seccionable cartucho fusible de 5 × 20 o 6,3 × 32 con tapón a rosca. |
| 10 | 0 375 57 | Desconexión para mediciones.<br>Para bornas con resorte de 5 mm de paso.<br>Permite convertir la borna en una de 6 mm de paso y admite un conductor flexible con puntera de 4 mm². |
| 50 | 0 375 86 |  1 entrada/1 salida. |
| 20 | 0 375 88 | 2 entradas/2 salidas. |
| 20 | 0 375 89 | Doble piso. |
| | | **Para bornas con resorte de 6 mm de paso** |
| 20 | 0 375 90 | Bornas seccionables. |

# accesorios para bornas Viking™ 3




## Placas de separación y aislamiento

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Color Gris. |
| | | **Para bornas con tornillo** |
| 20 | 0 375 60 | 1 entrada/1 salida 5, 6, 8 y 10 mm de paso. |
| 10 | 0 375 61 | 1 entrada/1 salida 12 y 15 mm de paso. |
| 10 | 0 375 62 | 2 entrada/2 salidas seccionables de 6 mm de paso. |
| 10 | 0 375 63 | Doble piso. |
| 20 | 0 375 54 | 3 pisos. |
| | | **Para bornas con resorte** |
| 10 | 0 375 95 | 1 entrada/1 salida, 1 entrada/ 2 salidas y 2 entradas/2 salidas 5 y 6 mm de paso. |
| 10 | 0 375 96 | Doble piso. |

## Accesorios de interconexión equipotencial

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Peines de interconexión para bornas con tornillo y con resorte** |
| | | Montaje frontal (inserción automática) sin tornillo. Aislados y separables. Conexión consecutiva o alterna. |
| 20 | 0 375 00[1] | Para 10 bornas de 5 mm de paso azul. |
| 20 | 0 375 01[1] | Para 10 bornas de 5 mm de paso rojo. |
| 50 | 0 375 02[1] | Para 2 bornas de 5 mm de paso rojo. |
| 20 | 0 375 03[2] | Para 10 bornas de 6 mm de paso azul. |
| 20 | 0 375 04[2] | Para 10 bornas de 6 mm de paso rojo. |
| 50 | 0 375 05[2] | Para 2 bornas de 6 mm de paso rojo. |
| 20 | 0 375 07[3] | Para 3 bornas de 8 mm de paso rojo. |
| 20 | 0 375 08[3] | Para 2 bornas de 8 mm de paso rojo. |

## Accesorios de interconexión equipotencial


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Barras para bornas con tornillo** |
| | | Montaje frontal con tornillos no aislados. Preensambladas. Conexión consecutiva o alterna. |
| 10 | 0 375 40 | Para 12 bornas de 10 mm de paso. |
| 10 | 0 375 42[4] | Para 12 bornas de 12 mm de paso. |
| 10 | 0 375 44 | Para 12 bornas de 15 mm de paso. |
| | | **Peines de interconexión para bornas con tornillo de 3 pisos** |
| | | Para los pisos inferior e intermedio de las bornas ref. 0 371 51/52. Montaje lateral. Aislados y separables. |
| 10 | 0 375 46 | Marrón. Para 12 bornas de 5 mm de paso. |
| 10 | 0 375 47 | Azul. Para 12 bornas de 5 mm de paso. |
| | | **Peines de interconexión para bornas con resorte** |
| | | Color rojo. Montaje frontal (inserción automática) sin tornillo. Aislado. |
| 20 | 0 375 85 | Para 2 bornas de 12 mm de paso. |

## Accesorios para bornas de desconexión

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Para bornas con tornillo y con resorte. |
| | | **Manetas tipo cuchilla** |
| | | Para bornas abiertos ref. 0 371 80. Desconexión manual para el tipo manual, con herramienta para el tipo minimaneta. |
| 10 | 0 375 15 | Maneta manual para cartucho fusible 5 × 20. |
| 10 | 0 375 17 | Maneta manual gris. |
| | | **Varillas de acoplamiento** |
| | | Indicadores de estado de fusible Clipaje directo sobre bornas ref. 0 371 81, 0 372 81 o manual 0 375 15 (con aliment. desconectada). |
| 10 | 0 375 24 | 12/24/48 V⎓ y ∿ para borna con cartucho fusible 5 × 20 con maneta manual. |
| 10 | 0 375 25 | 110/250 V∿ para borna con cartucho fusible. 5 × 20 con maneta manual. |

1. Bornas ref. 0 371 51/52: sólo nivel superior Borna ref. 0 372 56: sólo nivel inferior. Excepto para ref. 0 372 54.

2. Borna ref. 0 371 56: nivel inferior.
3. Excepto para ref. 0 371 92.
4. Excepto para ref. 0 371 87.



Borna de apantallado con topes finales 0 375 12, barra 0 375 34 y garras 0 375 30/31





0 375 66 + 0 371 63 + 0 371 03

## Accesorios de apantallado

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | |  Garantizan la conexión fácil y segura de la pantalla del cable. |
| | | **Garras de apantallado**<br>Para bornas con tornillo y con resorte.<br>- montaje por pivotamiento en barra colectora 10 × 3 mm ref. 0 375 34.<br>- montaje sobre placa con tornillos M4 (suministrados).<br>- montaje sobre perfil ⊔ con la ref. 0 364 69. |
| 10 | 0 375 30 | Para cable de ø 3 a 8 mm. |
| 10 | 0 375 31 | Para cable de ø 4 a 13,5 mm. |
| 4 | 0 375 32 | Para cable de ø 10 a 20 mm. |
| | | **Barra de apantallado** |
| 10 | 0 375 34 | Para bornas con tornillo y con resorte. De acero. Longitud 1 m. Para uso con topes finales ref. 0 375 12 10 × 3 mm. |

## Accesorios de apantallado

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Unipolar** |
| 10 | 0 375 65 |  Para bornas con tornillo 1 entrada/1 salida.<br>5 y 6 mm de paso. |
| 10 | 0 375 66 | 8 y 10 mm de paso.<br>Para cortar.<br>Longitud 1 m.<br>Montaje sobre placa de separación y aislamiento.<br>Para bornas con tornillo 1 entrada/1 salida.<br>Aceptan las etiquetas CAB3 para bornas. |
| 10 | 0 375 68 |  5, 6, 8 y 10 mm de paso (placa de separación ref. 0 375 60). |

1 Excepto para bornas seccionables de maneta manual, bornas con tornillo con LED y bornas de funciones con resorte. Bornas de 2 y 3 pisos: sólo nivel superior.

# bornas de potencia Viking™ 3



0 390 11 (vista interior)



0 390 11



Con señalización CAB 3 y Duplix



Posibilidad de precintado



0 390 10

0 390 72

## Para cables de copre y aluminio

Para asegurar la conexión entre la envolvente y los cables de alimentación.
Fijación con clip metálico sobre perfiles ⌙⌜ de 15 mm de profundidad y ⌙⌜ EN 60715 de 15 mm de profundidad o con tornillos sobre placa.
Provisto de tapas con recortes.
Permite utilizar etiquetas Cab 3 y Duplix.
Comprobación con clavija de prueba de ∅ 4 con las tapas cerradas.
Las bornas del mismo paso pueden unirse utilizando una varilla roscada.

### Cable/cable

| Emb. | Ref. | Cable de conexión rígido o flexible (mm²) | Cable de conexión rígido o flexible (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 390 10 | Al/Cu 35 a 120 | Cu 35 a 70 | 42 |
| 5 | 0 390 11 | Al/Cu 70 a 300 | Cu 70 a 150 | 55 |

### Terminal / terminal

| Emb. | Ref. | Placa de conexión max. (mm²) | Placa de conexión max. (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 390 13 | Al/Cu 95 | Al/Cu 95 | 36 |
| 5 | 0 390 14 | Al/Cu 150 | Al/Cu 150 | 42 |
| 5 | 0 390 15 | Al/Cu 300 | Al/Cu 300 | 55 |

### Cable / terminal

| Emb. | Ref. | Cable de conexión rígido o flexible (mm²) | Placa de conexión max. (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 390 20 | Cu 35 a 120<br>Al 35 a 120 | Al/Cu 120<br>Al/Cu 70 | 42 |
| 5 | 0 390 21 | Cu 70 a 300<br>Al 70 a 300 | Al/Cu 300<br>Al/Cu 150 | 55 |

## Bornas de potencia

Conexión de cables por estribos.
Conexión de pletinas por tornillos con tuerca.
Material aislante: poliamida -30 a +100 °C.

### Para perfiles simétricos

Fijación con clip metálico sobre perfiles ⌙⌜ de 15 mm de profundidad y ⌙⌜ EN 60715 de 15 mm de profundidad.

| Emb. | Ref. | Conexión max. (mm²) | Anchura de placa (mm) | ∅ de tornillo | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 390 71 | 35 | 15 | M 8 | 26 |
| 5 | 0 390 72 | 70 | 20 | M 10 | 34 |
| 5 | 0 390 73 | 120 | 25 | M 10 | 34 |
| 5 | 0 390 74 | 240 | 35 | M 12 | 46 |


### Para perfiles asimétricos

Fijación con clip metálico sobre perfiles ⌙⌝ EN 60715.

| Emb. | Ref. | Conexión max. (mm²) | Anchura de placa (mm) | ∅ de tornillo | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 390 31 | 35 | 15 | M 8 | 26 |
| 5 | 0 390 32 | 70 | 20 | M 10 | 34 |
| 5 | 0 390 33 | 120 | 25 | M 10 | 34 |
| 5 | 0 390 34 | 240 | 35 | M 12 | 46 |

## Accesorios para bornas de potencia sobre placa

### Barreras de separación



Admiten tapas de protección.
Posibilidad de señalización con CAB 3.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 394 77 | Para bornas de 26 mm de paso. |
| 10 | 0 394 78 | Para bornas de 34 y 46 mm de paso. |

### Tapas de protección

Para montaje sobre barreras de separación.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 394 86 | Para 3 bornas de 46 mm de paso.<br>o para 4 bornas de 34 mm de paso. |
| 5 | 0 394 88 | Para 4 bornas de 26 mm de paso. |
| 5 | 0 394 89 | Para 4 bornas de 46 mm de paso. |

Topes finales (pág. 335).

## Características y dimensiones (mm)


Poliamida V2 según UL 94, 960 °C según IEC EN 60695-2-11

**Bornas de conexión**


| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | | | Sección nominal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | Ie | IEC | CSA | UL | IEC (mm²) | CSA (AWG) | UL (AWG) |
| 0 371 00/20/30/60 | 800 | 600 | 600 | 27 | 24 | 20 | 20 | 2,5 | 12 | 12 |
| 0 371 01/21/31/61 | | | | 36 | 32 | 30 | 30 | 4 | 10 | 10 |
| 0 371 02/62 | | | | 48 | 41 | 46 | 46 | 6 | 8 | 8 |
| 0 371 03/63 | | | | 63 | 57 | 60 | 60 | 10 | 6 | 6 |
| 0 371 04/64/98 | | | | 85 | 76 | 85 | 85 | 16 | 4 | 4 |
| 0 371 05/65/99 | | | | 138 | 125 | 115 | 115 | 35 | 2 | 2 |
| 0 371 67 | 500 | 300 | 300 | 27 | 24 | 20 | 20 | 2,5 | 12 | 12 |
| 0 371 08/68 | | | | 36 | 32 | 30 | 30 | 4 | 10 | 10 |
| 0 371 69 | | | | 36 | 32 | 30 | 30 | 4 | 10 | 10 |
| 0 371 66 | 1000 | 600 | 600 | 213 | 192 | 200 | 200 | 70 | 000 | 000 |
| 0 371 77 | 800 | 600 | 600 | 36 | 32 | 30 | 30 | 4 | 10 | 10 |
| 0 371 78 | | | | 48 | 41 | 46 | 46 | 6 | 8 | 8 |

Ref. 0 371 51: ver bornas para sensores.
IEC 60947-7-1, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059.
Ie: Corriente nominal NF C 15100 tabla 52H, columna 4.


Ref. 0 371 00/01/02/03/ 20/21/30/31/60/61/62/ 63/77/78





Ref. 0 371 04/05/ 64/65/98/99





Ref. 0 371 66




Ref. 0 371 09/69




Ref. 0 371 07/08/67/68




**Homologados por ATEX:**
**LCIE 07 ATEX 0010 U-0081 Ex II 1 o 2 G o D Ex e/i/tD/iD II**

Las bornas de conexión con tornillo conformes a este certificado son bornas de conexión de 1, 2 y 3 pisos, y bornas para conductor de protección con base metálica[1] y de plástico.

Principales características:
Temperatura de utilización: - 30 °C a + 55 °C.
Temperatura máxima de los materiales: + 85 °C.

Tensión de trabajo según EN 60079-7:

Bornas de 1 nivel: 500 V.
Bornas con 2 entradas - 2 salidas: 250 V.
Bornas de 2 y 3 pisos: 250 V.

| Sección del conductor (mm²) | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal (A) | 18 | 23 | 30 | 42 | 57 | 93 | 145 |

Declaración de conformidad del componente para el cliente disponible a petición.

1. Excepto para ref. 0 371 76.


## Bornas para conductor de protección

| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | Sección nominal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | Ie | IEC | IEC (mm²) | CSA (AWG) | UL (AWG) |
| 0 371 70 | 800 | 600 | 600 | – | – | 2,5 | 12 | 12 |
| 0 371 71 | | | | – | – | 4 | 10 | 10 |
| 0 371 72 | | | | – | – | 6 | 8 | 8 |
| 0 371 73[1] | | | | 63 | 57 | 10 | 6 | 6 |
| 0 371 74[1] | | | | 85 | 76 | 16 | 4 | 4 |
| 0 371 75[1] | | | | 138 | 125 | 35 | 2 | 2 |
| 0 371 76 | – | – | – | – | – | 35 | – | – |
| 0 371 79 | 500 | 300 | 300 | – | – | 4 | 10 | 10 |


IEC 60947-7-2, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059

1. Bornas FTN


Ref. 0 371 70/71/72/73





Ref. 0 371 74/75




Ref. 0 371 76




Ref. 0 371 79




## Bornas seccionables

| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | | Sección nominal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | IEC | CSA | UL | IEC (mm²) | CSA (AWG) | UL (AWG) |
| 0 371 80 | 500 | 300 | 300 | 15 | 15 | 15 | 2,5 | 12 | 12 |
| 0 371 81 o 0 371 80 + 0 375 15 | 250 | 250 | 250 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | | | |
| 0 371 82 | 500 | 300 | 300 | 15 | 15 | 15 | | | |
| 0 371 83 | | | | | | | | | |
| 0 371 84 | | | | | | | | | |
| 0 371 87 | 250 | 250 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |


IEC 60947-7-1/7-3, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059.

Potencia según IEC EN 60947-7-3


| Ref. | Cortocircuito | | Cortocircuito + sobrecarga | |
|---|---|---|---|---|
| | Bornas separadas | Bornas ensambladas | Bornas separadas | Bornas ensambladas |
| 0 371 81 o 0 371 80 + 0 375 15[1] | 4 W / 6,3 A | 1,6 W/6,3 A | 1,6 W/6,3 A | – |
| | Pvk = 4,75 W | Pvk = 2 W | Pv = 1,65 W | – |
| 0 371 87 | 4 W | 2,5 W | 1,6 W | – |
| | Pvk = 5 W | Pvk = 2,7 W | Pv = 1,8 W | – |

1. Con o sin indicador de estado de fusible ref. 0 375 25.


Ref. 0 371 80





Ref. 0 371 81/82/83




Ref. 0 371 84




Ref. 0 371 87




## Bornas de funciones


| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | | Sección nominal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | IEC | CSA | UL | IEC (mm²) | CSA (AWG) | UL (AWG) |
| 0 371 53 | 250 | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – |
| 0 371 54 | 250 | – | – | 1 | – | – | 2,5 | – | – |
| 0 371 55 | 500 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 0 371 56 | 12 a 24 | 12 a 24 | 12 a 24 | 32 | 30 | 30 | 4 | 10 | 10 |

IEC 60947-7-1, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059.

Ref. 0 371 53/54





Ref. 0 371 55/56





## Esquemas


Ref. 0 371 53




Ref. 0 371 54



Ref. 0 371 55



Ref. 0 371 56




Diodo para ref. 0 371 54/55.
- 1N4007 tipo 1A.
- corriente continua = 1 A.
- tensión inversa de cresta 1000 V.
- corriente inversa 5 µA a 25 °C.

## Bornas para sensores y accionadores FNT

| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | | | Sección nominal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | Ie | IEC | CSA | UL | IEC (mm²) | CSA (AWG) | UL (AWG) |
| 0 371 51<br>0 371 52 | 400 | 300 | 300 | 27 | 24 | 20 | 20 | 2,5 | 12 | 12 |


IEC 60947-7-1/7-2, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059.
Ie: Corriente nominal NF C 15100 tabla 52H, columna 4.

Ref. 0 371 51/52





## Principio de cableado


Borna para sensor ref. 0 371 51.




Borna para accionador ref. 0 371 52




Borna FNT ref. 0 371 52




## Longitudes peladas (mm)

| Paso de la borna con tornillo (mm) | Conductor rígido o flexible |
|---|---|
| 5 | 6 a 8 |
| 6 | |
| 8 | 10 a 12 |
| 10 | |
| 12 | 13 a 17* |
| 15 | 14 a 18 |
| 22 | 15 a 22 |

*Excepto ref. 0 371 87/88: de 11 a 14 mm.

**Protección contra riesgos de incendio y pánico en establecimientos de acceso público/Recomendación UTE C 12-201**

Art. EL 3, definiciones: “Las instalaciones de seguridad son aquellas que deben estar preparadas y puestas en servicio para asegurar la evacuación del público” o facilitar la intervención de los equipos de primeros auxilios Art. EL 16, circuitos de alimentación eléctrica de las instalaciones de seguridad sección 1a: “…los correspondientes dispositivos de unión y derivación y sus envolventes, excepto los sistemas de impermeabilización, deben superar el ensayo con hilo incandescente tal como se define en la normativa en vigor, siendo la temperatura del hilo incandescente de 960 °C”. Las bornas Viking 3 satisfacen el ensayo con hilo incandescente a 960 °C según la norma IEC 60695-2-11.

## Características y dimensiones (mm)

Poliamida V2 según UL 94, 960 °C según IEC EN 60695-2-11.

### Bornas de conexión

| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | | | Sección nominal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | Ie | IEC | CSA | UL | IEC (mm²) | CSA (AWG) | UL (AWG) |
| 0 372 00 | 800 | 600 | 600 | 36 | 32 | 20 | 20 | 4 | 12 | 12 |
| 0 372 01 | | | | | | | | | | |
| 0 372 02 | | | | 48 | 41 | 30 | 30 | 6 | 10 | 10 |
| 0 372 03 | | | | 63 | 57 | 50 | 50 | 10 | 8 | 8 |
| 0 372 04 | | | | 85 | 76 | 60 | 60 | 16 | 6 | 6 |
| 0 372 20 | 800 | 600 | 600 | 36 | 32 | 20 | 20 | 4 | 12 | 12 |
| 0 372 40 | | | | | | | | | | |
| 0 372 43 | | | | | | | | | | |
| 0 372 46 | | | | | | | | | | |
| 0 372 60 | | | | | | | | | | |
| 0 372 61 | | | | | | | | | | |
| 0 372 62 | | | | 48 | 41 | 30 | 30 | 6 | 10 | 10 |
| 0 372 63 | | | | 63 | 57 | 50 | 50 | 10 | 8 | 8 |
| 0 372 64 | | | | 85 | 76 | 60 | 60 | 16 | 6 | 6 |
| 0 372 67 | 500 | 300 | 300 | 36 | 32 | 20 | 20 | 4 | 12 | 12 |
| 0 372 68 | | | | | | | | | | |
| 0 372 69 | 800 | 600 | 600 | | | 20 | 20 | | 12 | 12 |

IEC 60947-7-1, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059
Ie: Corriente nominal NF C 15100 tabla 52H, columna 4

### Bornas para conductor de protección

| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | Sección nominal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | Ie | IEC | IEC (mm²) | CSA (AWG) |
| 0 372 70 | 800 | 600 | 600 | – | – | 4 | 10 |
| 0 372 71 | | | | | | | |
| 0 372 72 | | | | | | 6 | |
| 0 372 73[1] | | | | 63 | 57 | 10 | 8 |


IEC 60947-7-2, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059
1 Bornas FTN

### Bornas de funciones


| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | | Sección nominal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | IEC | CSA | UL | IEC (mm²) | CSA (AWG) | UL (AWG) |
| 0 372 56 | 12 a 24 | 12 a 24 | 12 a 24 | – | – | – | 4 | 14 | 14 |

IEC 60947-7-1, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059.


Ref. 0 372 00/01/20/ 21/60/61/70/71





Ref. 0 372 02/62/72





Ref. 0 372 03/63/73





Ref. 0 372 04/64





Ref. 0 372 40/41/42/ 43/44




Ref. 0 372 46/69





Ref. 0 372 56/67/68




### Esquemas

Ref. 0 372 56



**Homologados por ATEX:**
**LCIE 07 ATEX 0010 U-0081 Ex II 1 o 2 G o D Ex e/i/tD/iD II**

Las bornas de conexión con resorte conformes a este certificado son bornas de conexión de 1 y 2 pisos, y bornas para conductor de protección con base metálica.
Principales características:
Temperatura de utilización: - 30 °C a + 55 °C.
Temperatura máxima de los materiales: + 85 °C.

Tensión de trabajo según EN 60079-7:

Bornas de 1 nivel: 500 V.
Bornas de 2 pisos: 250 V.

| Sección del conductor (mm²) | 4 | 6 | 10 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal (A) | 23 | 30 | 42 | 57 |

Declaración de conformidad del componente para el cliente disponible a petición.

## Bornas de desconexión

| Ref. | Tensión (V) | | | Corriente (A) | | | Sección nominal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IEC | CSA | UL | IEC | CSA | UL | IEC (mm²) | CSA (AWG) | UL (AWG) |
| 0 372 81 | 250 | 250 | 250 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 2,5 | 14 | 14 |
| 0 372 83 | 500 | 300 | 300 | 15 | 14 | 14 | | | |
| 0 372 84 | | | | | | | | | |
| 0 372 86 | | | | | | | | | |


IEC 60947-7-1/7-3, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059

Potencia según IEC EN 60947-7-3


| Ref. | Cortocircuito | | Cortocircuito + sobrecarga | |
|---|---|---|---|---|
| | Bornas separadas | Bornas ensambladas | Bornas separadas | Bornas ensambladas |
| 0 372 81[1] | 4 W / 6,3 A | 1,6 W / 6,3 A | 1,6 W / 6,3 A | – |
| | Pvk = 4,75 W | Pvk = 2 W | Pv = 1,65 W | – |

1. Con o sin indicador de estado de fusible ref. 0 375 25

Ref. 0 372 81/83




Ref. 0 372 84/86




### Longitudes peladas (mm)

| Paso de la borna con resorte (mm) | Conductor rígido o flexible |
|---|---|
| 5 | 8 a 12 |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | 8 a 13 |
| 12 | 8 a 15 |

**Protección contra riesgos de incendio y pánico en establecimientos de acceso público/Recomendación UTE C 12-201**


Art. EL 3, definiciones: "Las instalaciones de seguridad son aquellas que deben estar preparadas y puestas en servicio para asegurar la evacuación del público" o facilitar la intervención de los equipos de primeros auxilios.

Art. EL 16, circuitos de alimentación eléctrica de las instalaciones de seguridad sección 1a: "…los correspondientes dispositivos de unión y derivación y sus envolventes, excepto los sistemas de impermeabilización, deben superar el ensayo con hilo incandescente tal como se define en la normativa en vigor, siendo la temperatura del hilo incandescente de 960 °C". Las bornas Viking 3 satisfacen el ensayo con hilo incandescente a 960 °C según la norma IEC 60695-2-11.


## Características y dimensiones (mm)

### Topes finales


Ref. 0 375 10





Ref. 0 375 11




Ref. 0 375 12




Ref. 0 375 13




### Tapas terminales

| Ref. | Espesor (mm) |
|---|---|
| 0 375 50 | 2 |
| 0 375 51 | 2,5 |
| 0 375 52 | 2 |
| 0 375 53 | 2 |
| 0 375 54 | 2,5 |
| 0 375 55 | 2 |
| 0 375 56 | 1,4 |
| 0 375 57 | 1,4 |
| 0 375 86 | 1 |
| 0 375 87 | 1,1 |
| 0 375 88 | 1,1 |
| 0 375 89 | 1,1 |
| 0 375 90 | 2 |

### Placas de separación y aislamiento


| Ref. | Espesor (mm) |
|---|---|
| 0 375 54 | 2,5 |
| 0 375 60 | 2,5 |
| 0 375 61 | 2,6 |
| 0 375 62 | 2,5 |
| 0 375 63 | 2,5 |
| 0 375 95 | 2,8 |
| 0 375 96 | 2,7 |

### Peines/barras de interconexión equipotencial


| Ref. | Sección nominal (mm²) |
|---|---|
| 0 375 00 | 2,5 |
| 0 375 01 | |
| 0 375 02 | 2,5 |
| 0 375 03 | 4 |
| 0 375 04 | |
| 0 375 05 | 4 |
| 0 375 07 | 6 |
| 0 375 08 | 6 |
| 0 375 40 | 10 |
| 0 375 42 | 16 |
| 0 375 44 | 35 |
| 0 375 46 | 2,5 |
| 0 375 47 | 2,5 |
| 0 375 85 | 16 |

### Garras de apantallado


Montaje sobre barra 10 × 3 ref. 0 375 34




Montaje sobre perfil con accesorio ref. 0 364 69



Montaje sobre placa






| Ref. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 0 375 30 | 13,5 | 18 | 26 | 5,6 |
| 0 375 31 | 20 | 20,3 | 31,4 | 5,3 |
| 0 375 32 | 24,8 | 26 | 40 | 5,3 |

## Características de las bornas de potencia para cables de cobre y de aluminio

IK 04.
Según las normas IEC 60947-7-1, EN 60947-7-1.
UL 1059 y 486 E - CSA 22-2.
Resistencia al fuego según IEC 60695-2-11: 960 °C (excepto la tapa).
V2 según UL 94.
Tensión de aislamiento Ui: 1000 V.
Tensión de impulso Uimp: 12 kV.
Material aislante:
- cuerpo de poliamida - 30 °C a + 100 °C.
- tapa de polipropileno -25 °C a + 100 °C.

### Tabla de conexiones

| Ref. | Conexión (mm²) | Anchura placa (mm) | Ø de tornillo | Conexión (mm²) | Anchura placa (mm) | Ø de tornillo | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cable - Cable** | | | | | | | |
| 0 390 10 | Rígido o flexible Cu/Al: 35 a 120 | | | Rígido o flexible Cu: 35 a 70 | | | 42 |
| 0 390 11 | Rígido o flexible Cu/Al: 70 a 300 | | | Rígido o flexible Cu: 70 a 150 | | | 55 |
| **Terminal - Terminal** | | | | | | | |
| 0 390 13 | Cu/Al: máx. 95 | 28 | M 8 | Cu/Al: máx. 95 | 28 | M 8 | 36 |
| 0 390 14 | Cu/Al: máx. 150 | 34 | M 10 | Cu/Al: máx. 150 | 34 | M 10 | 42 |
| 0 390 15 | Cu/Al: máx. 300 | 46 | M 12 | Cu/Al: máx. 300 | 46 | M 12 | 55 |
| **Cable - Terminal** | | | | | | | |
| 0 390 20 | Cu: 35 a 120 Al: 35 a 120 | | | Cu/Al: máx. 120 Cu/Al: máx. 70 | 34 34 | M 10 M 10 | |
| 0 390 21 | Cu: 70 a 300 Al: 70 a 300 | | | Cu/Al: máx. 300 Cu/Al: máx.150 | 46 46 | M 12 M 12 | |

Cable - cable



Terminal - terminal



Terminal - cable



Cable - terminal




### Tabla de corrientes

| Ref. | Corriente (A) | | | | Corriente de cortocircuito (kA) | | Par de apriete (Nm) | | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrada derivada | Corrientes de E/S | | | Entrada derivada | I/O | Obra | Fábrica | |
| | IEC | IEC | CSA | UL | | | | | |
| **Cable - Cable** | | | | | | | | | |
| 0 390 10 | 340 | 250 | 200 | 170 | 14,4 | 8,4 | 15 | 15 | 42 |
| 0 390 11 | 570 | 400 | 300 | 285 | 36 | 18 | 35 | 35 | 55 |
| **Terminal - Terminal** | | | | | | | | | |
| 0 390 13 | 310 | 310 | 250 | 230 | 11,4 | 11,4 | 15 | 15 | 36 |
| 0 390 14 | 415 | 415 | 340 | 285 | 18 | 18 | 15 | 15 | 42 |
| 0 390 15 | 670 | 670 | 520 | 420 | 36 | 36 | 35 | 35 | 55 |
| **Cable - Terminal** | | | | | | | | | |
| 0 390 20 | 340 | 340 | 235 | 255 | 14,4 | 8,4 | 15 | 15 | 42 |
| 0 390 21 | 570 | 570 | 375 | 420 | 36 | 18 | 35 | 35 | 55 |

### Tabla de equivalencias de secciones de cable

| mm² | 35 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 2 | 00 | 0000 | 250 | 300 | 350 | 600 |

### Dimensiones (mm)





| Ref. | A máx. | A mín. | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 390 13 | 227 | 155 | 36 | 82 | 73 | 88 | 176 | 185 | 191 |
| 0 390 10/14/20 | 296 | 200 | 42 | 83,5 | 74,5 | 89,5 | 212 | 221 | 227 |
| 0 390 11/15/21 | 337 | 216 | 55 | 107,3 | 98,5 | 113,5 | 257 | 266 | 272 |

## Características de las bornas de potencia sobre placa


| Ref. | Tensión (V) IEC | Intensidad (A) IEC |
|---|---|---|
| 0 390 31/71 | 1000 | 125 |
| 0 390 32/72 | 1000 | 192 |
| 0 390 33/73 | 1000 | 269 |
| 0 390 34/74 | 1000 | 415 |

IEC EN 60947-7-1
Resistencia al fuego:
960 °C, IEC EN 60695-2-11
V2 según UL 94
Material aislante: poliamida - 30 °C a + 100 °C

### Dimensiones (mm)




Ref. 0 390 31/32/33/34





Ref. 0 390 71/72/73/74

| Ref. | A | B | B' | C |
|---|---|---|---|---|
| 0 390 31 | M 8 | 56 | | 84 |
| 0 390 32 | M 10 | 61 | | 84 |
| 0 390 33 | M 10 | 61 | | 84 |
| 0 390 34 | M 12 | 64 | | 86 |
| 0 390 71 | M 8 | | 55,3 | 84 |
| 0 390 72 | M 10 | | 60,4 | 84 |
| 0 390 73 | M 10 | | 60,4 | 84 |
| 0 390 74 | M 12 | | 63,5 | 86 |

## Barreras de separación

### Dimensiones (mm)





Ref. 0 394 77/78

| Ref. | A | B | ép. |
|---|---|---|---|
| 0 394 77 | 106 | 82 | 8 |
| 0 394 78 | 188 | 102 | 12 |


# sistema de señalización Duplix

**para cables por medio de bridas Colring de 2,4 y 3,5 mm**




## Portaetiquetas

| Emb. | Ref. 7 etiquetas | Ref. 14 etiquetas | |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 384 50 | 0 384 60 | ● Negro |
| 100 | 0 384 52 | 0 384 62 | ● Rojo |
| 100 | 0 384 54 | 0 384 64 | ● Amarillo |



## Etiquetas

### Números


Código internacional de colores.

| | | |
|---|---|---|
| 800 | 0 384 00 | 0 ● Negro |
| 800 | 0 384 01 | 1 ● Marrón |
| 800 | 0 384 02 | 2 ● Rojo |
| 800 | 0 384 03 | 3 ● Naranja |
| 800 | 0 384 04 | 4 ● Amarillo |
| 800 | 0 384 05 | 5 ● Verde |
| 800 | 0 384 06 | 6 ● Azul |
| 800 | 0 384 07 | 7 ● Violeta |
| 800 | 0 384 08 | 8 ● Gris |
| 800 | 0 384 09 | 9 ○ Blanco |

### Letras

Negras sobre fondo amarillo.

| | | |
|---|---|---|
| 600 | 0 384 10 | A ● |
| 600 | 0 384 11 | B ● |
| 600 | 0 384 12 | C ● |
| 600 | 0 384 13 | D ● |
| 600 | 0 384 14 | E ● |
| 600 | 0 384 15 | F ● |
| 600 | 0 384 16 | G ● |
| 600 | 0 384 17 | H ● |
| 600 | 0 384 18 | I ● |
| 600 | 0 384 19 | J ● |
| 600 | 0 384 20 | K ● |
| 600 | 0 384 21 | L ● |
| 600 | 0 384 22 | M ● |
| 600 | 0 384 23 | N ● |
| 600 | 0 384 24 | O ● |
| 600 | 0 384 25 | P ● |
| 600 | 0 384 26 | Q ● |
| 600 | 0 384 27 | R ● |
| 600 | 0 384 28 | S ● |
| 600 | 0 384 29 | T ● |
| 600 | 0 384 30 | U ● |
| 600 | 0 384 31 | V ● |
| 600 | 0 384 32 | W ● |
| 600 | 0 384 33 | X ● |
| 600 | 0 384 34 | Y ● |
| 600 | 0 384 35 | Z ● |



### Signos convencionales

Negro sobre fondo amarillo.

| | | |
|---|---|---|
| 600 | 0 384 40 | / ● |
| 600 | 0 384 41 | • ● |
| 600 | 0 384 42 | + ● |
| 600 | 0 384 43 | – ● |



### Cubierta de protección

| | | |
|---|---|---|
| 100 | 0 384 97 | Para portaetiquetas de 7 etiquetas. |

# sistema de señalización CAB 3™

**para cableado y bornas Viking™ 3**



0 381 51



0 395 98



0 395 05 en bornas Viking™ 3

Tiras de 20 etiquetas
Para marcar cableado o bornas Viking™ 3

## Etiquetas para cableado de 0,5 a 1,5 mm² de sección y bornas

**Números:** en negro sobre fondo blanco (disponibles en negro sobre fondo amarillo a petición).



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 240 | 0 381 50 | 01 a 20. |
| 240 | 0 381 51 | 21 a 40. |
| 240 | 0 381 52 | 41 a 60. |
| 240 | 0 381 53 | 61 a 80. |
| 240 | 0 381 54 | 81 a 100. |
| 240 | 0 381 55 | En blanco. |

## Etiquetas para cableado de 1.5 a 2.5 mm² de sección y bornas

**Números:** en negro sobre fondo blanco (disponibles en negro sobre fondo amarillo a petición).



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 240 | 0 381 60 | 01 a 20. |
| 240 | 0 381 61 | 21 a 40. |
| 240 | 0 381 62 | 41 a 60. |
| 240 | 0 381 63 | 61 a 80. |
| 240 | 0 381 64 | 81 a 100. |
| 240 | 0 381 65 | En blanco. |

## Etiquetas en blanco

En hojas de 100 etiquetas precortados.
Señalización manual o con Logicab 2.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1000 | 0 395 00 | Para bornas de 5 mm de paso. |
| 1000 | 0 395 01 | Para bornas de 6 mm de paso. |
| 1000 | 0 395 02 | Para bornas de 8 mm de paso. |

## Rotulador de tinta negra

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 395 98 | Indeleble para señalización. |

1 El embalaje de 800 comprende 40 regletas de 20 etiquetas.
El embalaje de 600 comprende 30 regletas de 20 etiquetas.
Los P.V.P. de estas etiquetas corresponden a 1 etiqueta.

# sistema de señalización CAB 3™

**para cableado y bornas Viking™ 3**




Portaetiquetas perfectamente alineados





Bornas con etiquetas CAB 3 y portaetiquetas

## Etiquetas para bornas y cableado de 0,15 a 0,5 mm² y de 0,5 a 1,5 mm² de sección

En bornas Viking™ 3
- 4 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² máx.
- 3 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm² máx.

| Emb. | Ref. 0.15 a 0.5² | Ref. 0.5 a 1.5² | |
|---|---|---|---|
| 1000 \| 1200 | 0 381 00 | 0 382 10 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 01 | 0 382 11 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 02 | 0 382 12 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 03 | 0 382 13 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 04 | 0 382 14 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 05 | 0 382 15 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 06 | 0 382 16 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 07 | 0 382 17 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 08 | 0 382 18 | |
| 1000 \| 1200 | 0 381 09 | 0 382 19 | |
| 300 | 0 381 10 | 0 383 00 | A |
| 300 | 0 381 11 | 0 383 01 | B |
| 300 | 0 381 12 | 0 383 02 | C |
| 300 | 0 381 13 | 0 383 03 | D |
| 300 | 0 381 14 | 0 383 04 | E |
| 300 | 0 381 15 | 0 383 05 | F |
| 300 | 0 381 16 | 0 383 06 | G |
| 300 | 0 381 17 | 0 383 07 | H |
| 300 | 0 381 18 | 0 383 08 | I |
| 300 | 0 381 19 | 0 383 09 | J |
| 300 | 0 381 20 | 0 383 10 | K |
| 300 | 0 381 21 | 0 383 11 | L |
| 300 | 0 381 22 | 0 383 12 | M |
| 300 | 0 381 23 | 0 383 13 | N |
| 300 | 0 381 24 | 0 383 14 | O |
| 300 | 0 381 25 | 0 383 15 | P |
| 300 | 0 381 26 | 0 383 16 | Q |
| 300 | 0 381 27 | 0 383 17 | R |
| 300 | 0 381 28 | 0 383 18 | S |
| 300 | 0 381 29 | 0 383 19 | T |
| 300 | 0 381 30 | 0 383 20 | U |
| 300 | 0 381 31 | 0 383 21 | V |
| 300 | 0 381 32 | 0 383 22 | W |
| 300 | 0 381 33 | 0 383 23 | X |
| 300 | 0 381 34 | 0 383 24 | Y |
| 300 | 0 381 35 | 0 383 25 | Z |

**Dígitos:** código internacional de colores

- 0 Negro
- 1 Marrón
- 2 Rojo
- 3 Naranja
- 4 Amarillo
- 5 Verde
- 6 Azul
- 7 Púrpura
- 8 Gris
- 9 Blanco


0381 06

**Letras:** en negro sobre fondo amarillo




0 381 28

**Símbolos convencionales:** en negro sobre fondo amarillo

| | | |
|---|---|---|
| 300 | | 0 382 70 |
| 300 | | 0 382 71 |
| 300 | 0 381 42 | 0 382 72 |
| 300 | 0 381 43 | 0 382 73 |
| 300 | | 0 382 74 |
| 300 | | 0 382 75 |
| 300 | | 0 382 76 |


0 382 72


0 381 43

## Etiquetas para cableado de 1,5 a 2,5 mm² y de 4 a 6 mm² de sección

| Emb. | Ref. 1.5 a 2.52 | Ref. 4 a 62 | |
|---|---|---|---|
| 1200 \| 800 | 0 382 20 | 0 382 30 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 21 | 0 382 31 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 22 | 0 382 32 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 23 | 0 382 33 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 24 | 0 382 34 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 25 | 0 382 35 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 26 | 0 382 36 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 27 | 0 382 37 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 28 | 0 382 38 | |
| 1200 \| 800 | 0 382 29 | 0 382 39 | |
| 300 | 0 383 30 | 0 383 60 | A |
| 300 | 0 383 31 | 0 383 61 | B |
| 300 | 0 383 32 | 0 383 62 | C |
| 300 | 0 383 33 | 0 383 63 | D |
| 300 | 0 383 34 | 0 383 64 | E |
| 300 | 0 383 35 | 0 383 65 | F |
| 300 | 0 383 36 | 0 383 66 | G |
| 300 | 0 383 37 | 0 383 67 | H |
| 300 | 0 383 38 | 0 383 68 | I |
| 300 | 0 383 39 | 0 383 69 | J |
| 300 | 0 383 40 | 0 383 70 | K |
| 300 | 0 383 41 | 0 383 71 | L |
| 300 | 0 383 42 | 0 383 72 | M |
| 300 | 0 383 43 | 0 383 73 | N |
| 300 | 0 383 44 | 0 383 74 | O |
| 300 | 0 383 45 | 0 383 75 | P |
| 300 | 0 383 46 | 0 383 76 | Q |
| 300 | 0 383 47 | 0 383 77 | R |
| 300 | 0 383 48 | 0 383 78 | S |
| 300 | 0 383 49 | 0 383 79 | T |
| 300 | 0 383 50 | 0 383 80 | U |
| 300 | 0 383 51 | 0 383 81 | V |
| 300 | 0 383 52 | 0 383 82 | W |
| 300 | 0 383 53 | 0 383 83 | X |
| 300 | 0 383 54 | 0 383 84 | Y |
| 300 | 0 383 55 | 0 383 85 | Z |
| 300 | 0 382 80 | 0 382 90 | / |
| 300 | 0 382 81 | 0 382 91 | • |
| 300 | 0 382 82 | 0 382 92 | + |
| 300 | 0 382 83 | 0 382 93 | – |
| 300 | 0 382 84 | 0 382 94 | ∿ |
| 300 | 0 382 85 | 0 382 95 | ⎓ |
| 300 | 0 382 86 | 0 382 96 | ⏚ |

**Dígitos:** código internacional de colores

- 0 Negro
- 1 Marrón
- 2 Rojo
- 3 Naranja
- 4 Amarillo
- 5 Verde
- 6 Azul
- 7 Púrpura
- 8 Gris
- 9 Blanco


0 382 32


0 382 26

**Letras:** en negro sobre fondo amarillo


0 383 46


0 383 79

**Símbolos convencionales:** en negro sobre fondo amarillo


0 382 82


0 382 94

1 Hasta 0.5 mm²: tiras de 25 etiquetas.
De 0,5 mm² a 2,5 mm²: tiras de 30 etiquetas. Más de 2,5 mm²: tiras de 20 etiquetas.
Precio por marcador.

# sistema de señalización CAB 3™

## accesorios



0 384 90



0 384 92



0 383 97



0 383 92 + etiquetas CAB 3

| Emb. | Ref. | Accesorios CAB 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Portaetiquetas** | | |
| | | Para cables de 10 mm² a 70 mm² de sección. Capacidad: 8 etiquetas de dígitos, letras o símbolos para secciones de 0,5 a 1,5 mm² o de 1,5 a 2,5 mm². Negro, sección (mm²). | | |
| 100 | 0 384 90 | 10 a 16. | | |
| 50 | 0 384 91 | 25 a 35. | | |
| 50 | 0 384 92 | 50 a 70. | | |
| | | **Soporte de etiquetas** | | |
| 100 | 0 383 92 | Se fija a presión en las bornas Viking™ 3. Capacidad: 7 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm². 6 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm². | | |
| | | **Cargadores transparentes** | | |
| | | Para la rápida selección y aplicación de etiquetas al cable. | Para etiquetas de sección (mm²) | Color del aplicador para identificación de la sección |
| 10 | 0 383 94 | | 0,15 a 0,5 | CAB 3 |
| 10 | 0 383 95 | | 0,5 a 1,5 | CAB 3 |
| 10 | 0 383 96 | | 1,5 a 2,5 | CAB 3 |
| 10 | 0 383 97 | | 4 a 6 | CAB 3 |


sistema de señalización CAB 3™

## para cableado y bornas Viking™ 3

### Dimensiones

**Etiquetas**

Poliamida 6/6




| Dimensiones | sección del cable (mm²) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,15 a 0,5 | 0,5 a 1,5 | 1,5 a 2,5 | 4 a 6 |
| A (mm) | 5 | 5 | 5,6 | 8 |
| B (mm) | 5,05 | 6,4 | 7,6 | 9,6 |
| C (mm) | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 7,1 |
| D (mm) | 2,3 | 3 | 3 | 3 |
| Ø min./max. (mm) | 0,8/2,2 | 2,2/3 | 2,8/3,8 | 4,3/5,3 |


Ref. 0 381 50 a 0 381 55 y 0 381 60 a 0 381 65: sin espárrago de unión D = 6 mm

**Portaetiquetas**


Ref. 0 384 90




Ref. 0 384 91





Ref. 0 384 92




| Dimensiones | sección del cable a marcar (mm²) | | |
|---|---|---|---|
| | 10 a 16 | 25 a 35 | 50 a 70 |
| A (mm) | 18 | 24,3 | 27,2 |
| B (mm) | 8,9 | 12,2 | 17,2 |
| C (mm) | 7 | 7 | 10 |

**Soportes de etiquetas 0 383 92**





Sobre cable con portamarcador 0 384 92



En bornas con portaetiquetas Ref. 0 383 92



En bornas de potencia



# etiquetas para el sistema de marcaje universal Logicab™ 2


**etiquetas de cables, aparatos modulares, patch panels y tomas RJ45, y elementos de mando y control**




0 387 15 + 0 387 17 sujetas con bridas




0 387 14 + 0 387 16



Bornas con etiquetas 0 387 43 y 0 387 44 marcadas



0 387 04



0 379 38 + 0 387 11


Etiquetas plásticas rígidas o flexibles, en color blanco y negro, en todo tipo de equipo eléctrico: bornas, cables... Etiquetas de uso en interior.

| Emb. | Ref. | Etiquetas para impresora |
|---|---|---|
| | | Etiquetas precortadas de plástico rígido o flexible para impresión en color o blanco y negro. |
| | | **Memocab para cableado** |
| | | Para utilizar con los portaetiquetas Memocab. |
| 480 | 0 387 10 | Etiqueta para portaetiquetas Memocab 4 × 12 mm. |
| 640 | 0 387 11 | Etiqueta para portaetiquetas Memocab 4 × 18 mm. |
| 240 | 0 387 12 | Etiqueta para portaetiquetas Memocab 4 × 30 mm. |
| | | **Duplix para cables** |
| 310 | 0 387 14 | Etiqueta 37 × 9,5 mm. Para utilizar con el portaetiquetas ref. 0 387 16. |
| 224 | 0 387 16 | Portaetiquetas 50 × 10 mm. Se fijan con las bridas Colring de ancho 2,4 mm o 3,5 mm. |
| 70 | 0 387 15 | Etiqueta 70 × 15 mm. Para utilizar con el portaetiquetas ref. 0 387 17. |
| 96 | 0 387 17 | Portaetiquetas 88 × 15 mm. Se fijan con las bridas Colring de ancho 2,4 mm o 3,5 mm. |
| | | **Flexibles para aparatos modulares** |
| | | Etiquetas plásticas. |
| 720 | 0 387 31 | Para aparatos modulares DX³ 1 módulo. |
| 288 | 0 387 32 | Para aparatos modulares DX³ 2 módulos. |
| 192 | 0 387 33 | Para aparatos modulares DX³ 3 módulos. |
| 144 | 0 387 34 | Para aparatos modulares DX³ 4 módulos. |
| 104 | 0 387 47 | Para aparatos modulares DX³ 6 módulos. |
| | | **Para bornas Viking™ 3** |
| 700 | 0 387 43 | Etiqueta precortada para bornas de paso 5 mm. |
| 525 | 0 387 44 | Etiqueta precortada para bornas de paso 6 mm. |
| | | **Rígidas para otros equipos** |
| 980 | 0 387 27 | Etiqueta adhesiva 6,5 × 17,5 mm. |
| 220 | 0 387 28 | Etiqueta adhesiva 17 × 26 mm. |

| Emb. | Ref. | Etiquetas |
|---|---|---|
| | | **Otras funciones** |
| 40 | 0 387 25 | Placa rígida de identificación autoadhesiva 69 × 29 mm. Para utilizar con la cubierta ref. 0 387 29. |
| 40 | 0 387 04 | Placa triángulo de peligro autoadhesiva 50 mm. |


## Portaetiquetas Memocab para cableado

Para usar con etiquetas Logicab para cableado ref. 0 387 10/11/12.




**Longitud: 15 mm**

| Emb. | Ref. | Sección (mm²) | | ∅ (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 0 379 30 | 0,25 | 1,5 | 1,3 | 3,5 |
| 1 000 | 0 379 31 | 0,75 | 4 | 2,3 | 4,8 |
| 500 | 0 379 32 | 4 | 16 | 4,2 | 7,6 |



**Longitud: 18 mm**

| Emb. | Ref. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 0 379 36 | 0,25 | 1,5 | 1.3 | 3,5 |
| 1 000 | 0 379 37 | 0,75 | 4 | 2.3 | 4,8 |
| 500 | 0 379 38 | 4 | 16 | 4.2 | 7,6 |



**Longitud: 30 mm**

| Emb. | Ref. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0 379 40 | 0,25 | 1,5 | 1,3 | 3,5 |
| 500 | 0 379 41 | 0,75 | 4 | 2,3 | 4,8 |
| 200 | 0 379 42 | 4 | 16 | 4,2 | 7,6 |

## Portaetiquetas Memocab para cableado



Para utilizar con etiquetas Logicab para cableado. ref. 0 387 10/11/12.
Se fijan con bridas Colring.
Longitud 20 mm.

| Emb. | Ref. |
|---|---|
| 100 | 0 377 12 |

# etiquetas para el sistema de marcaje universal Logicab™ 2

**etiquetas de cables, aparatos modulares, bornas, elementos de mando y control y aplicaciones varias**




0 385 05 0 385 08 0 385 50 0 385 11 0 385 12



0 395 01 0 395 00

| Emb. | Ref. | Etiquetas para plotter | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Memocab para cableado** | | |
| | | Para utilizar con los portaetiquetas Memocab | | |
| | | | Máx. nº caracteres | Nº etiquetas/hoja |
| 840 | 0 385 03 | Blancas | 4 (11,5 × 4 mm) | 28 |
| 840 | 0 385 05 | Blancas | 8 (17,5 × 4 mm) | 28 |
| 420 | 0 385 08 | Blancas | 16 (29 × 4 mm) | 14 |
| | | **Duplix para cables** | | |
| 100 | 0 385 09 | 2 etiquetas blancas. Se fijan con las bridas Colring de ancho 2,4 o 3,5 mm. | | |
| 100 | 0 384 97 | Cubierta de protección para ref. 0 385 09. | | |
| | | **Etiquetas adhesivas** | | |
| | | Etiquetas plásticas adhesivas para todo tipo de aparatos. | | |
| 800 | 0 385 07 | 17,5 × 8 mm. | | |
| 240 | 0 385 50 | 26 × 17 mm. | | |
| | | **Para bornas Viking™ 3** | | |
| | | En hojas de 100 etiquetas precortadas. | | |
| 1000 | 0 395 00 | Para bornas de 5 mm de paso. | | |
| 1000 | 0 395 01 | Para bornas de 6 mm de paso. | | |
| 1000 | 0 395 02 | Para bornas de 8 mm de paso. | | |
| | | **Para elementos de mando y control** | | |
| 480 | 0 385 11 | Etiqueta 8 × 27 mm. Para usar con el portaetiquetas ref. 0 385 16. | | |
| 192 | 0 385 16 | Portaetiquetas 8 × 27 mm. | | |
| 192 | 0 385 14 | Cubierta transparente para etiqueta ref. 0 385 11. | | |
| 240 | 0 385 12 | Etiqueta 15 × 27 mm. Para usar con el portaetiquetas ref. 0 385 17. | | |
| 192 | 0 385 17 | Portaetiquetas 15 × 27 mm. | | |
| 192 | 0 385 15 | Cubierta transparente para etiqueta ref. 0 385 12. | | |
| 260 | 0 387 09 | Etiqueta 15 × 27 mm. Se utiliza con las referencias 0 385 17 y 0 385 15. | | |

### Etiquetas para cableado




Con portaetiquetas. Memocab de longitud 12, 18 y 30 mm.

### Etiquetas Duplix para cables





### Etiquetas adhesivas




Etiquetas (17,5 × 8 ó 26 × 17 mm) para cualquier tipo de equipo.


### Etiquetas para elementos de mando y control




Uso con portaetiquetas estándar ∅ 22,5 y cubiertas de dimensiones 8 × 27 o 15 × 27 mm.

### Etiquetas para bornas

Bornas Viking™ 3 pasos 5, 6 y 8.




# punteras y pinzas Starfix™



0 376 06



0 376 77



0 376 09 + recambio 0 376 43



0 376 43



0 376 39



0 376 92

## Punteras con collarín aislante

Asegura la unión equipotencial de todos los filamentos de un conductor flexible.
La parte activa es de cobre estañado electrolítico.
Cumple la norma NF C 63-023.

### Simples en tiras

| Emb. | Ref. | Para cables de sección (mm²) | Color | Tiras | Punteras |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 0 376 61 | 0,5 | blanco | 12 | 40 |
| 480 | 0 376 62 | 0,75 | azul | 12 | 40 |
| 1000 | 0 376 63 | 1 | rojo | 25 | 40 |
| 1000 | 0 376 64 | 1,5 | negro | 25 | 40 |
| 1000 | 0 376 66 | 2,5 | gris | 25 | 40 |
| 250 | 0 376 67 | 4 | naranja | 10 | 25 |
| 250 | 0 376 68 | 6 | verde | 10 | 25 |

### Cargadores Starfix de gran capacidad

Gran capacidad para recargas menos frecuentes del aplicador.
Envase translúcido.
Se coloca directamente en la pinza de engaste ref. 0 376 09.

| Emb. | Ref. | Sección (mm) | Color | Número de punteras por tira |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 | 0 376 42 | 0,75 | Azul | 300 |
| 3 000 | 0 376 43 | 1 | Rojo | 300 |
| 3 000 | 0 376 44 | 1,5 | Negro | 300 |
| 2 500 | 0 376 45 | 2,5 | Gris | 250 |

### Simples individuales

| Emb. | Ref. | Para cables de sección (mm²) | Color |
|---|---|---|---|
| 1000(1) | 0 377 61 | 0,5 | blanco |
| 1000(1) | 0 377 62 | 0,75 | azul |
| 1000(1) | 0 377 63 | 1 | rojo |
| 1000(1) | 0 377 64 | 1,5 | negro |
| 1000(1) | 0 377 66 | 2,5 | gris |
| 250(2) | 0 377 67 | 4 | naranja |
| 250(2) | 0 377 68 | 6 | verde |
| 100 | 0 376 69 | 10 | marrón |
| 100 | 0 376 70 | 16 | blanco |
| 50 | 0 376 71 | 25 | negro |
| 50 | 0 376 77 | 35 | rojo |
| 30 | 0 376 78 | 50 | azul |

### Dobles individuales

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 100/500 | 0 376 87 | 2 × 0,75 | azul |
| 100/500 | 0 376 88 | 2 × 1 | rojo |
| 100/500 | 0 376 89 | 2 × 1,5 | negro |
| 100/500 | 0 376 90 | 2 × 2,5 | gris |

1 En bolsas de 100
2 En bolsas de 50

## Pinzas y lotes Starfix

Corte y engaste de punteras de 0,25 a 6 mm² en una sola operación.
De uso recomendado para conexiones con resorte.
Aplicador de dispensado de tiras específico para cada pinza.

**Pinza Starfix para punteras simples en tiras secciones de 0,5 a 2,5 mm²**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 376 09 | Dotada de rueda de ajuste<br>Incluye cargador vacío. Admite cargadores Starfix de gran capacidad |
| 1 | 0 376 39 | Kit surtido compuesto de:<br>- 1 Pinza Starfix ref. 0 376 09 con aplicador vacío<br>- 120 punteras de 0,5 mm².<br>- 120 punteras de 0,75 mm².<br>- 240 punteras de 1 mm².<br>- 320 punteras de 1,5 mm².<br>- 200 punteras de 2,5 mm². |

**Pinza Starfix para punteras simples en tiras secciones de 4 y 6 mm²**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 376 10 | Dotada de rueda de ajuste<br>Incluye cargador vacío. |

**Pinza Starfix para punteras individuales simples y dobles secciones 0,25 a 6 mm²**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 376 06 | Pinza con sistema de control desconectable, engaste al final.<br>Para personas diestras o zurdas. |

**Pinza Starfix para punteras individuales simples y dobles secciones de 10 a 50 mm²**


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 376 92 | Kit surtido compuesto de:<br>- 1 pinza con sistema de control de la operacion de engaste para punteras individuales de 10 a 50 mm².<br>- 30 punteras individuales de 10 mm².<br>- 20 punteras individuales de 16 mm².<br>- 15 punteras individuales de 25 mm².<br>- 10 punteras individuales de 35 mm².<br>- 10 punteras individuales de 50 mm².<br>Para personas diestras o zurdas. |

## Cargadores Starfix

Para dispensado de tiras de punteras en pinzas Starfix ref. 0 376 09/10.

| Emb. | Ref. | Para puntas de sección (mm²) | Color |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 376 47 | 0,5 y 2,5 | rojo |
| 10 | 0 376 48 | 4 y 6 | naranja |


# pinza Starfix™ S



Ejemplo de punteras simples/dobles colocadas en conductores



Ejemplo de diferentes conductores y punteras







0 376 97

| Emb. | Ref. | Pinzas Starfix S |
|---|---|---|
| 1 | 0 376 97 | Pinza de uso general Starfix S para secciones de 0,5 a 2,5 mm².<br>**Funcional:**<br>• Una sola pinza para 4 operaciones: cortar, pelar, retorcer, engastar.<br>• Tapa de protección de los cargadores.<br>• Posición del cursor de reglaje bien identificado.<br>**Fiable:**<br>• Calidad de materiales.<br>• Calidad de engaste con 4 puntos de presión.<br>**Práctica:**<br>• Rápida sujeción con la mano para diestros y zurdos.<br>• Un solo movimiento: apretar.<br>• Identificación de las posiciones de reglaje.<br>Suministrada con 5 cargadores vacíos.<br>Asegura al mismo tiempo la separación y el engaste de la puntera. |

| Emb. | Ref. | Cargadores Starfix S<br>Para punteras sección (mm²) | Color |
|---|---|---|---|
| | | Para colocar las tiras de punteras Starfix S.<br>Color de identificación igual al de las punteras que recibe.<br>Cuerpo transparente. | |
| 5 | 0 376 80 | 0,5 | Blanco |
| 5 | 0 376 81 | 0,75 | Azul |
| 5 | 0 376 82 | 1 | Rojo |
| 5 | 0 376 83 | 1,5 | Negro |
| 5 | 0 376 84 | 2,5 | Gris |


# aplicador Starfix™

## Tabla de correspondencia

| Sección (mm²)<br>Puntera | <br>Puntera simple | <br>Cargadores de gran capacidad - recargas | <br>Aplicador Starfix | <br>Aplicador Starfix S |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 376 29 | - | 0 376 47 | 0 376 80 |
| 0,75 | 0 376 30 | 0 376 42 | 0 376 47 | 0 376 81 |
| 1 | 0 376 32 | 0 376 43 | 0 376 47 | 0 376 82 |
| 1,5 | 0 376 33 | 0 376 44 | 0 376 47 | 0 376 83 |
| 2,5 | 0 376 34 | 0 376 45 | 0 376 47 | 0 376 84 |


## Dimensiones (mm)

### Punteras simples




| Ref. | | Sección (mm²) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 377 61 | 0 376 41 | 0,5 | 8 | 14,5 | 1,5 | 3,4 |
| 0 377 62 | 0 376 42 | 0,75 | 8 | 14,5 | 1,5 | 3,4 |
| 0 377 63 | 0 376 43 | 1 | 8 | 14,5 | 1,7 | 3,6 |
| 0 377 64 | 0 376 44 | 1,5 | 8 | 14,5 | 2 | 4,1 |
| 0 377 66 | 0 376 45 | 2,5 | 8 | 14,5 | 2,6 | 4,8 |
| 0 377 67 | | 4 | 12 | 21 | 3,2 | 5,7 |
| 0 377 68 | | 6 | 12 | 23 | 3,9 | 7,2 |
| 0 376 69 | | 10 | 12 | 21 | 4,9 | 8,1 |
| 0 376 70 | | 16 | 18 | 29 | 6,3 | 9,8 |
| 0 376 71 | | 25 | 18 | 31 | 7,9 | 12 |
| 0 376 77 | | 35 | 18 | 32 | 8,9 | 13,5 |
| 0 376 78 | | 50 | 20 | 36 | 11,1 | 16,1 |

### Punteras dobles




| Ref. | Sección (mm²) | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 376 87 | 2 × 0,75 | 8 | 15 | 2,1 | 6 | 3,3 |
| 0 376 88 | 2 × 1 | 8 | 15 | 2,35 | 6 | 4 |
| 0 376 89 | 2 × 1,5 | 8 | 16 | 2,6 | 7,2 | 4,2 |
| 0 376 90 | 2 × 2,5 | 10 | 18,5 | 3,3 | 8,4 | 4,8 |

## Ejemplo de uso



1 Coloque el aplicador



2 Ajuste 1



El mango, de 2 materiales, ofrece un agarre excelente



3 Inserte el conductor




4 Engaste

## Ejemplo de uso


Pinza Starfix S



1 Ajuste la sección



2 Pele y retuerza



3 Engaste

# bridas Colring y accesorios de fijación



Negra: 0 318 00 - 0 318 01 - 0 318 03
Blanca: 0 318 20 - 0 318 21 - 0 318 23



0 319 58



0 319 55



0 320 85



0 320 65



0 320 72



0 320 76



0 320 88

## Bridas Colring

Conformes a la norma EN 62275 tipo 1 (NFC 68-146).
Poliamida 6.6.
Estriado interior.

**Negra exterior**
Protección U.V.
Alta temperatura.

| Emb. | Ref. | Ancho (mm) | Largo (mm) | ∅ de cierre | ∅ de cierre máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 318 00 | 2,4 | 95 | 18 | 1,6 |
| 100 | 0 318 01 | 2,4 | 140 | 33 | 1,6 |
| 100 | 0 318 02 | 2,4 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 0 318 03 | 3,5 | 140 | 33 | 1,6 |
| 100 | 0 318 04 | 3,5 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 0 318 05 | 3,5 | 280 | 77 | 1,6 |
| 100 | 0 318 06 | 3,5 | 360 | 102 | 1,6 |
| 100 | 0 318 07 | 4,6 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 0 318 08 | 4,6 | 280 | 77 | 1,6 |
| 100 | 0 318 09 | 4,6 | 360 | 102 | 1,6 |
| 100 | 0 318 13 | 4,6 | 430 | 125 | 1,6 |
| 100 | 0 318 14 | 7,6 | 290 | 78 | 4,8 |
| 100 | 0 318 11 | 7,6 | 360 | 98 | 4,8 |
| 100 | 0 318 15 | 7,6 | 550 | 166 | 4,8 |
| 500 | 0 318 12 | 7,6 | 720 | 218 | 4,8 |
| 100 | 0 318 16 | 9,0 | 710 | 218 | 14 |
| 100 | 0 318 27 | 9,0 | 810 | 246 | 14 |
| 50 | 0 318 28 | 12,6 | 1030 | 317 | 20 |

**Blanca interior**

| Emb. | Ref. | Ancho (mm) | Largo (mm) | ∅ de cierre | ∅ de cierre máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 318 20 | 2,4 | 95 | 18 | 1,6 |
| 1000 | 0 318 21 | 2,4 | 140 | 33 | 1,6 |
| 100 | 0 318 22 | 2,4 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 0 318 23 | 3,5 | 140 | 33 | 1,6 |
| 100 | 0 318 24 | 3,5 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 0 318 25 | 3,5 | 280 | 77 | 1,6 |
| 100 | 0 318 26 | 3,5 | 360 | 102 | 1,6 |
| 100 | 0 318 27 | 4,6 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 0 318 28 | 4,6 | 280 | 77 | 1,6 |
| 100 | 0 318 29 | 4,6 | 360 | 102 | 1,6 |
| 100 | 0 318 33 | 4,6 | 430 | 125 | 1,6 |
| 100 | 0 318 34 | 7,6 | 290 | 78 | 4,8 |
| 100 | 0 318 31 | 7,6 | 360 | 98 | 4,8 |
| 100 | 0 318 35 | 7,6 | 550 | 166 | 4,8 |
| 500 | 0 318 32 | 7,6 | 720 | 218 | 4,8 |
| 100 | 0 318 36 | 9,0 | 710 | 218 | 14 |
| 100 | 0 318 48 | 9,0 | 810 | 246 | 14 |

## Bridas de identificación

Poliamida 6.6.
Estriado interior.

| Emb. | Ref. | Ancho (mm) | Largo (mm) | ∅ de cierre máx. (mm) | ∅ de cierre mín. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 320 61 | 2,4 | 95 | 18 | 4,0 |
| 100 | 0 320 63 | 4,6 | 180 | 46 | 9,5 |

## Accesorios de fijación

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | Blancos | **Soporte adhesivo** |
| 100 | 0 320 65 | Para bridas de ancho 4,6 mm máx.<br>Posibilidad de fijación por tornillo ∅ 4mm. |
| | | **Soporte por tornillo** |
| 100 | 0 320 72 | Para bridas de ancho 9 mm máx.<br>Fijación por tornillo ∅ 5 mm. |
| | | **Soporte a presión** |
| 1000 | 0 320 76 | Para bridas de ancho 4,6 mm máx.<br>Para chapa espesor 0,5 a 3 mm.<br>Taladro ∅ 6 - 6,5 mm. |

## Tacos de fijación

| | | |
|---|---|---|
| | Negros | Protección U.V.<br>Poliamida 12. |
| 100 | 0 319 55 | Taladro ∅ 8 mm. |
| 100 | 0 319 58 | Taladro ∅ 8 mm con separación mural. |

## Accesorios de señalización

| | | |
|---|---|---|
| | | **Placa de identificación 40 ∅ 22 mm** |
| 100 | 0 320 85 | Para bridas de ancho 4,6 mm máx. |
| | | **Rotulador** |
| 10 | 0 395 98 | De tinta negra inalterable. |
| | | **Pinza Colring** |
| | | Con sistema de regulación de la tensión de cierre.<br>Tras el ajuste de la brida a la tensión deseada, se produce el corte automático del sobrante de la brida. |
| 1 | 0 320 88 | Para bridas de ancho 4,6 mm máx.<br>Para bridas de ancho 7,6 mm y 9 mm utilizar la pinza Colson ref. 0 319 96. |

# bridas Colring y accesorios de fijación

## Características

Conformes a la norma EN 62275 tipo 1 (NFC 68-146) "bridas para instalaciones eléctricas".

| Bridas Colring | | Resistencia de apriete (daN) | Resistencia a la tracción (daN) según EN 50146 |
|---|---|---|---|
| Negras | Blancas | | |
| 0 318 00 | 0 318 20 | 1 | 8 |
| 0 318 01 | 0 318 21 | 1 | 8 |
| 0 318 02 | 0 318 22 | 1 | 8 |
| 0 318 03 | 0 318 23 | 1 | 13 |
| 0 318 04 | 0 318 24 | 1 | 13 |
| 0 318 05 | 0 318 25 | 1 | 13 |
| 0 318 06 | 0 318 26 | 1 | 13 |
| 0 318 07 | 0 318 27 | 1,5 | 22 |
| 0 318 08 | 0 318 28 | 1,5 | 22 |
| 0 318 09 | 0 318 29 | 1,5 | 22 |
| 0 318 13 | 0 318 33 | 1,5 | 22 |
| 0 318 10 | 0 318 30 | 2 | 53 |
| 0 318 14 | 0 318 34 | 2 | 53 |
| 0 318 11 | 0 318 31 | 2 | 53 |
| 0 318 15 | 0 318 35 | 2 | 53 |
| 0 318 12 | 0 318 32 | 2 | 53 |
| 0 318 16 | 0 318 36 | 2 | 77 |
| 0 318 27 | 0 318 48 | 2 | 77 |
| 0 318 18 | 0 318 28 | 2 | 111 |

### Comportamiento frente a la temperatura

| | Blancas | Negras |
|---|---|---|
| Temperatura máxima de servicio | 75 °C | 85 °C[1] (1000 h a 120° C) |
| Temperatura mínima - instalación - servicio | - 15 °C - 10 °C | - 15 °C 0 °C |

### Comportamiento frente a los agentes químicos

- Óptima resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo, disolventes...
- Absorción de humedad: 1,5% × 3%.


### Comportamiento frente al fuego

- Resistencia a la llama UL 94: V2.
- Autoextinguibles 850ºC según CEI 60695-2-12.
- Índice de oxígeno 28,5% (26% para las bridas negras) según EN ISO 4589-1 / ASTM D 2863-00.
- Poliamida 6.6 libre de halógenos.


## Dimensiones (mm)

### Bridas de identificación

Ref. 0 320 61





Ref. 0 320 63





### Accesorios


Ref. 0 320 65





Ref. 0 320 72





Ref. 0 320 76




Ref. 0 319 55




Ref. 0 319 58




1. Temperatura máxima de servicio para ref. 0 318 00 a 0 318 18: 85 ºC.

# bridas Colson y accesorios de fijación



0 319 00



0 319 63



0 319 59

| Emb. | Ref. | **Bridas con base de fijación** |
|---|---|---|
| | | En poliamida 6,6.<br>Fijación por tornillo taco Ø 7 paso 150 o clavo.<br>Para clavadora de gas SPIT PULSA 700 E.<br>Estriado exterior.<br><br>**Para uso normal**<br>• Resistencia a la tracción: 30 daN según EN 50146.<br>• Temperatura de servicio:<br>de instalación -10 °C mínimo<br>de utilización -25 °C a + 85 °C máximo.<br>• Ensayo de hilo incandescente: 850 °C 30 seg.<br>• Para tubos rígidos IRL 16 a 32 o cables Ø 15 - 30 mm. |
| | Gris | |
| 100 | 0 319 00 | Para utilización interior. |
| | Negro | |
| 100 | 0 319 02 | Para utilización exterior. |
| | | **Para uso industrial**<br>• Resistente a los choques: IK 10.<br>• Temperatura de servicio:<br>de instalación -10 °C mínimo<br>de utilización -45 °C a + 120 °C máximo.<br>• Resistencia a la tracción: 50 daN, según EN 50146<br>• Ensayo de hilo incandescente: 850 °C 5 seg. |
| | Negro | |
| 50 | 0 319 63 | Para tubos Ø 16 a 25 mm. |
| 50 | 0 319 64 | Para tubos Ø 25 a 40 mm. |

| | | **Soporte de fijación COLSON™ para clavadora SPIT PULSA 700 E** |
|---|---|---|
| 100 | 0 319 59 | Soporte para las bridas Colson ref. 0 319 10, etc. |

bridas Colson y accesorios de fijación



0 319 16



0 319 50 0 319 59



0 319 96

## Bridas Colson

Conformes a la norma EN 62275 tipo 1 (NFC 68-146).
Protección U.V.
Estriado exterior.
Poliamida 12 libre de halógenos.

| Emb. | Ref. | Negras | Ancho (mm) | Largo (mm) | ∅ de cierre máx. (mm) | ∅ de cierre mín. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 319 10 | | 9 | 123 | 22 | 4 |
| 100 | 0 319 13 | | 9 | 185 | 42 | 10 |
| 100 | 0 319 16 | | 9 | 265 | 62 | 26 |
| 100 | 0 319 19 | | 9 | 355 | 92 | 26 |
| 100 | 0 319 20 | | 9 | 500 | 140 | 74 |
| 100 | 0 319 21 | | 9 | 750 | 220 | 74 |
| 100 | 0 319 22 | | 6 | 119 | 25 | 4 |
| 100 | 0 319 25 | | 6 | 180 | 45 | 10 |

**Estriado interior**
Poliamida 6.6 libre de halógenos

| Emb. | Ref. | Ancho (mm) | Largo (mm) | ∅ de cierre máx. (mm) | ∅ de cierre mín. (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0 319 28 | 7,6 | 128 | 22 | 8 | 1,7 |
| 2000 | 0 319 29 | 7,6 | 194 | 42 | 15 | 2,7 |
| 100 | 0 319 30 | 7,6 | 260 | 62 | 15 | 3,4 |
| 100 | 0 319 32 | 7,6 | 359 | 92 | 15 | 4,8 |

## Brida Coltaco

Brida y taco* en una sola referencia.
Estriado interior.
Poliamida 6.
Protección U.V.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 50 | 0 319 53 | ∅ de cierre 15 a 38 mm para tubos de 16 a 32. |

## Accesorios de fijación

**Soporte por tornillo**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 100 | 0 319 50 | Para bridas de ancho 9 mm máx.<br>Protección U.V.<br>Fijación por clavo de pistola ∅ 7 mm o tornillo. ∅ 5 mm. |
| 100 | 0 319 59 | Fijación por clavo y clavadora SPIT PULSA 700 E o tornillo ∅ 4 mm. |

## Pinza Colson


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 319 96 | Para el apriete y corte de los bridas Colson. |

* ∅ perforación: 7 mm en materiales blandos 8 mm en materiales duros.


## Características

Conformes a la norma EN 62275 tipo 1 (NFC 68-146) “bridas para instalaciones eléctricas”.
Condiciones de prueba:
- Temperatura: 23 °C.
- Humedad relativa del aire: 50 %.
- Velocidad de tracción: 25,4 mm/min.

| Referencia | Resistencia de apriete (daN) |
|---|---|
| 319 10 | 4 |
| 319 13 | 4 |
| 319 16 | 5 |
| 319 19 | 5 |
| 319 20 | 5,5 |
| 319 21 | 5,5 |
| 319 22 | 4 |
| 319 25 | 4 |
| 319 28 | 1,5 |
| 319 29 | 1,5 |
| 319 30 | 1,5 |
| 319 32 | 1,5 |




| Referencia | Resistencia a la tracción | |
|---|---|---|
| | Test ∅ (mm) según EN 50146 | Resistencia (daN) |
| 319 10 | 20 | 36 |
| 319 13 | 20 | 36 |
| 319 16 | 26 | 53 |
| 319 19 | 26 | 53 |
| 319 20 | 74 | 53 |
| 319 21 | 74 | 53 |
| 319 22 | 20 | 22 |
| 319 25 | 20 | 22 |
| 319 28 | 20 | 36 |
| 319 29 | 20 | 45 |
| 319 30 | 20 | 45 |
| 319 32 | 20 | 45 |




**Comportamiento frente a la temperatura**
- Temperatura de servicio (permanente).
- 40 °C a + 85 °C.
- 25 °C a + 60 °C para ref. 0 319 28/29/30/32.
- Temperatura de servicio (mínima).
- 30 °C, 0 °C para ref. 0 319 28/29/30/32.

**Comportamiento frente a los agentes químicos**
- Óptima resistencia a bases, aceites, grasas, niebla salina, derivados del petróleo, ácidos diluidos.

**Comportamiento frente al fuego**
- Tiempo de aplicación de la llama 10'' según EN 50146.
- Conforme a la norma UL 94, clasificación HB.
- Prueba del hilo incandescente según CEI 60695-2-11 : 650 °C.
- Índice de oxigeno 19 % según EN ISO 4589-1/ASTM D 2863-00 .
- Poliamida libre de halógenos.

**Protección U.V. conforme a la norma EN 62275 tipo 1 (NFC 68-146)**
Bridas con protección U.V. para uso exterior.
Pruebas realizadas con ciclos combinados de 1000 horas según ISO 4892-2, ensayo 1.

# canales para cuadros

## PVC



6 369 01

Conformes a la norma UNE-EN 50085-2-3.
PVC M1 color gris RAL 7030.
Perforaciones laterales de paso 10 mm.
Longitud: 2 m.

### Paredes perforadas

| Emb. | Ref. | Alto (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|
| 168[1] | 6 369 01 | 16 | 16 |
| 70[1] | 6 369 02 | 30 | 25 |
| 80[1] | 6 369 03 | 30 | 30 |
| 60[1] | 6 369 04 | 40 | 25 |
| 64[1] | 6 369 05 | 40 | 30 |
| 60[1] | 6 369 06 | 40 | 40 |
| 56[1] | 6 369 07 | 40 | 60 |
| 48[1] | 6 369 08 | 60 | 25 |
| 40[1] | 6 369 09 | 60 | 40 |
| 32[1] | 6 369 10 | 60 | 60 |
| 32[1] | 6 369 11 | 60 | 80 |
| 24[1] | 6 369 12 | 60 | 100 |
| 16[1] | 6 369 13 | 60 | 120 |
| 40[1] | 6 369 14 | 80 | 25 |
| 32[1] | 6 369 15 | 80 | 30 |
| 36[1] | 6 369 16 | 80 | 40 |
| 24[1] | 6 369 17 | 80 | 60 |
| 24[1] | 6 369 18 | 80 | 80 |
| 18[1] | 6 369 19 | 80 | 100 |
| 16[1] | 6 369 20 | 80 | 120 |
| 28[1] | 6 369 22 | 100 | 40 |
| 24[1] | 6 369 23 | 100 | 60 |
| 20[1] | 6 369 24 | 100 | 80 |
| 16[1] | 6 369 25 | 100 | 100 |

AENOR Producto Certificado

### Paredes lisas

| | | Alto (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|
| 126[1] | 6 369 31 | 16 | 16 |
| 80[1] | 6 369 32 | 30 | 25 |
| 80[1] | 6 369 33 | 30 | 30 |
| 64[1] | 6 369 34 | 40 | 25 |
| 64[1] | 6 369 35 | 40 | 30 |
| 60[1] | 6 369 36 | 40 | 40 |
| 56[1] | 6 369 37 | 40 | 60 |
| 48[1] | 6 369 38 | 60 | 25 |
| 40[1] | 6 369 39 | 60 | 40 |
| 32[1] | 6 369 40 | 60 | 60 |
| 32[1] | 6 369 41 | 60 | 80 |
| 24[1] | 6 369 42 | 60 | 100 |
| 16[1] | 6 369 43 | 60 | 120 |
| 40[1] | 6 369 44 | 80 | 25 |
| 32[1] | 6 369 45 | 80 | 3 |
| 24[1] | 6 369 47 | 80 | 60 |
| 24[1] | 6 369 48 | 80 | 80 |
| 18[1] | 6 369 49 | 80 | 100 |
| 16[1] | 6 369 50 | 80 | 120 |
| 28[1] | 6 369 52 | 100 | 40 |
| 20[1] | 6 369 53 | 100 | 60 |
| 20[1] | 6 369 54 | 100 | 80 |
| 16[1] | 6 369 55 | 100 | 100 |

1 Cantidad de metros por embalaje.

# canales para cuadros

## PC-ABS libre de halógenos



6 362 00

Conformes a la norma UNE EN 50085-2-3.
PC-ABS libre de halógenos color gris RAL 7035 o azul RAL 5019.
Perforaciones laterales de paso 12,5 mm.
Longitud: 2 m.

### Paredes perforadas

| Emb. | Ref. | | Alto (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | Gris | Azul | | |
| 60[1] | 6 362 00 | | 25 | 25 |
| 56[1] | 6 362 01 | 6 362 51 | 40 | 25 |
| 48[1] | 6 362 06 | 6 362 56 | 40 | 40 |
| 56[1] | 6 362 02 | 6 362 52 | 60 | 25 |
| 48[1] | 6 362 07 | 6 362 57 | 60 | 40 |
| 32[1] | 6 362 12 | 6 362 62 | 60 | 60 |
| 40[1] | 6 362 08 | 6 362 58 | 80 | 40 |
| 32[1] | 6 362 13 | 6 362 63 | 80 | 60 |
| 24[1] | 6 362 17 | | 80 | 80 |
| 16[1] | 6 362 25 | | 80 | 120 |


1 Cantidad de metros por embalaje.




Refs. en rojo: Nuevos productos

## Dimensiones


### PC-ABS libre de halógenos








| Referencia | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 6 362 00 | 25 | 25 |
| 6 362 01/51 | 40 | 25 |
| 6 362 06/56 | 40 | 40 |
| 6 362 02/52 | 60 | 25 |
| 6 362 07/57 | 60 | 40 |
| 6 362 12/62 | 60 | 60 |
| 6 362 08/58 | 80 | 40 |
| 6 362 13/63 | 80 | 60 |
| 6 362 17 | 80 | 80 |
| 6 362 25 | 80 | 120 |


Ancho 25 a 60 mm





Ancho 80 a 120 mm





### PVC






Ancho 16 a 60 mm




Ancho 80 a 120 mm






| Ref. | | A (mm) | B (mm) | C (mm) | | Sección útil mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Paredes perforadas | Paredes lisas | |
| 6 369 01 | 6 369 31 | 16 | 16 | 1,2 | 1,2 | 223 |
| 6 369 02 | 6 369 32 | 30 | 25 | 1,5 | 1,5 | 500 |
| 6 369 03 | 6 369 33 | 30 | 30 | 1,5 | 1,5 | - |
| 6 369 04 | 6 369 34 | 40 | 25 | 1,6 | 1,6 | 700 |
| 6 369 05 | 6 369 35 | 40 | 30 | 1,6 | 1,6 | - |
| 6 369 06 | 6 369 36 | 40 | 40 | 1,6 | 1,6 | 1200 |
| 6 369 07 | 6 369 37 | 40 | 60 | 1,6 | 1,6 | 1950 |
| 6 369 08 | 6 369 38 | 60 | 25 | 1,8 | 1,8 | 1085 |
| 6 369 09 | 6 369 39 | 60 | 40 | 1,8 | 1,8 | 1950 |
| 6 369 10 | 6 369 40 | 60 | 60 | 1,8 | 1,8 | 3120 |
| 6 369 11 | 6 369 41 | 60 | 80 | 2 | 2 | 4130 |
| 6 369 12 | 6 369 42 | 60 | 100 | 2 | 2,1 | 5220 |
| 6 369 13 | 6 369 43 | 60 | 120 | 2 | 2 | 6450 |
| 6 369 14 | 6 369 44 | 80 | 25 | 2 | 2 | 1500 |
| 6 369 15 | 6 369 45 | 80 | 30 | 2 | 2 | 1976 |
| 6 369 16 | 6 369 46 | 80 | 40 | 2 | 2 | 2660 |
| 6 369 17 | 6 369 47 | 80 | 60 | 2 | 2 | 4130 |
| 6 369 18 | 6 369 48 | 80 | 80 | 2 | 2 | 5600 |
| 6 369 19 | 6 369 49 | 80 | 100 | 2 | 2 | 6960 |
| 6 369 20 | 6 369 50 | 80 | 120 | 2 | 2 | 8550 |
| 6 369 22 | 6 369 52 | 100 | 40 | 2 | 2 | 3480 |
| 6 369 23 | 6 369 53 | 100 | 60 | 2 | 2,1 | 5220 |
| 6 369 24 | 6 369 54 | 100 | 80 | 2 | 2 | 6960 |
| 6 369 25 | 6 369 55 | 100 | 100 | 2 | 2 | 8900 |

# canal para cables Lina 25™




| Emb. | Ref. | | Lina 25™ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Conforme a la norma UNE EN 50085-2-3. PVC color azul RAL 2525 o gris RAL 7030 RAL 2525 según AENOR NFX 08002. Perforaciones laterales de paso 12,5 mm. Longitud: 2 m. | |
| | Gris | Azul | Alto (mm) | Ancho (mm) |
| 60[1] | 6 360 00 | 0 362 00 | 25 | 25 |
| 56[1] | 6 360 01 | 0 362 01 | 40 | 25 |
| 56[1] | 6 360 02 | 0 362 02 | 60 | 25 |
| 40[1] | | 0 362 03 | 80 | 25 |
| 56[1] | 6 360 05 | 0 362 05 | 25 | 40 |
| 48[1] | 6 360 06 | 0 362 06 | 40 | 40 |
| 48[1] | 6 360 07 | 0 362 07 | 60 | 40 |
| 40[1] | 6 360 08 | 0 362 08 | 80 | 40 |
| 24[1] | 6 360 09 | | 100 | 40 |
| 32[1] | 6 360 11 | 0 362 11 | 40 | 60 |
| 32[1] | 6 360 12 | 0 362 12 | 60 | 60 |
| 32[1] | 6 360 13 | 0 362 13 | 80 | 60 |
| 24[1] | 6 360 14 | | 100 | 60 |
| 24[1] | 6 360 16 | 0 362 16 | 60 | 80 |
| 24[1] | 6 360 17 | 0 362 17 | 80 | 80 |
| 20[1] | 6 360 18 | | 100 | 80 |
| 16[1] | 6 360 22 | | 100 | 100 |
| 16[1] | 6 360 25 | 0 362 25 | 80 | 120 |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | 0 366 42 | **Accesorios de fijación Linafix**<br>Fijación para puerta.<br>Poliamida 6.6.<br>Permite el montaje de pilotos y auxiliares de mando y señalización ∅ 22, con fijación directa de la Lina 25. |





1 Cantidad de metros por embalaje.

# canal para cables Lina 25™

## características


### Instalación



Corte rápido y sin herramienta



Posicionamiento fácil




Derivaciones en T perfectas




Paso de cables a 2 niveles

### Dimensiones




Ancho 25 a 120 mm




| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 362 00 / 6 360 00 | 25 | 25 | 6 | 10,1 |
| 0 362 01 / 6 360 01 | 25 | 40 | 5 | 12,6 |
| 0 362 02 / 6 360 02 | 25 | 60 | 6 | 16,1 |
| 0 362 03 | 25 | 80 | 6 | 18,6 |
| 0 362 05 / 6 360 05 | 40 | 25 | 10 | 10,1 |
| 0 362 06 / 6 360 06 | 40 | 40 | 10 | 12,6 |
| 0 362 07 / 6 360 07 | 40 | 60 | 10 | 16,1 |
| 0 362 08 / 6 360 08 | 40 | 80 | 10 | 18,6 |
| 6 360 09 | 40 | 100 | 10 | 19,1 |
| 0 362 11 / 6 360 11 | 60 | 40 | 10 | 12,6 |
| 0 362 12 / 6 360 12 | 60 | 60 | 10 | 16,1 |
| 0 362 13 / 6 360 13 | 60 | 80 | 10 | 18,6 |
| 6 360 14 | 60 | 100 | 10 | 19,1 |
| 0 362 16 / 6 360 16 | 80 | 60 | 10 | 16,1 |
| 0 362 17 / 6 360 17 | 80 | 80 | 10 | 18,6 |
| 6 360 18 | 80 | 100 | 10 | 19,1 |
| 6 360 22 | 100 | 100 | 10 | 19,1 |
| 0 362 25 / 6 360 25 | 120 | 80 | 10 | 18,6 |



Refs. en rojo: Nuevos productos



6 369 70



6 369 84



6 369 76



6 369 78



FE4-17

Sistema que facilita y resuelve los problemas de conducción y distribución de cables en cuadros eléctricos.

| Emb. | Ref. | Tira de sujeción de cables |
|---|---|---|
| 500 | 6 369 70 | Tira de sujeción de cables para canal tipo “P”. |

| | | Remaches de seguridad |
|---|---|---|
| 1000 | 6 369 74 | Remache seguridad 3 mm. |
| 1000 | 6 369 75 | Remache seguridad 4 mm. |
| 1000 | 6 369 76 | Remache seguridad 6 mm. |

| | | Herramienta remache |
|---|---|---|
| 1 | 6 369 77 | Herramienta remache HR-4. |
| 1 | 6 369 78 | Herramienta remache HR-6. |

| Emb. | Ref. | Cintas espiro negras |
|---|---|---|
| 25 | 6 369 84 | Cinta espiro negra 6-50 mm. |
| 25 | 6 369 85 | Cinta espiro negra 14-100 mm. |

| | | Cintas espiro blancas |
|---|---|---|
| 25 | 6 369 87 | Cinta espiro blanca 6-50 mm. |
| 25 | 6 369 88 | Cinta espiro blanca 14-100 mm. |

## Fundas extensibles paso de puerta



**Poliéster negro**
Rollos de 50 m en caja.
Señalización “fin de rollo” a 3 m del final.


| | | | Variaciones de diámetro |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 366 38 | ∅ 20 mm | de 10 a 30 mm |
| 1 | 0 366 39 | ∅ 30 mm | de 18 a 54 mm |

**Fibra de vidrio negra**
Suministrada en bobinas.

| | | | Variaciones de diámetro |
|---|---|---|---|
| 100 | FE4-17 | ∅ 5 mm | de 4 a 17 mm |
| 100 | FE10-35 | ∅ 12 mm | de 10 a 35 mm |
| 50 | FE20-50 | ∅ 25 mm | de 20 a 50 mm |
| 25 | FE40-100 | ∅ 50 mm | de 40 a 100 mm |

# perfiles y accesorios

## perfiles lisos y perforados





OR - ORP



CP-2010




PEJ/M

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Perfiles lisos** |
| | | **Perfil simétrico** |
| | | Tiras de 2 m. |
| 48 | O | Simétrico ⌙⌜ EN 60715 prof. 7,5 mm. |
| 24 | OR | Simétrico ⌙⌜ prof. 15 mm. |
| | | **Perfiles perforados** |
| | | **Perfil simétrico** |
| 48 | OP | Simétrico ⌙⌜ prof. 7,5 mm. |
| 24 | ORP | Simétrico ⌙⌜ prof. 15 mm. |
| | | **Perfil en C** |
| 48 | CP-2010 | Perfil en C prof. 10 mm - ancho 20 mm |
| 16 | CP-4020 | Perfil en C prof. 20 mm - ancho 40 mm. |
| | | **Accesorios de montaje** |
| | | **Puentes elevadores a 45º** |
| 10 | 0 394 49 |  Juego de 2 separadores que permiten. una inclinación del perfil a 45º. Suministrado con tornillo y tuercas. |
| 50 | PEJM |  Separador metálico M6. |
| | | **Adaptador multi-perfil** |
| | |  Para montaje de aparatos con tornillo central sobre perfiles ⌙⌜ ⌜⌝. Pueden utilizarse como topes de fijación. Paso 12 mm. |
| 100 | 0 364 78 | Con tuerca M4. |
| 100 | 0 364 79 | Con tuerca M6. |
| | | **Adaptador** |
| 20 | 0 364 66 |  Para montaje sobre perfil ⌜⌝. de un aparato con fijación sobre perfil ⌙⌜. |

# perfiles y accesorios

## características técnicas

### Dimensiones perfiles




| Tipo | Chapa mm | Dimensiones (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| O | 1 | 35 | 7,3 | 25 | 5 |
| OR | 1,5 | 35 | 15 | 24 | 5,5 |
| OP | 1 | 35 | 7,3 | 25 | 5 |
| ORP | 1,5 | 35 | 15 | 24 | 5,5 |

# mirillas de maniobra

## mirillas y visores



10MA



24M



V-98



AP


Sistema de mirillas práctico y estanco IP65 para el accionamiento y protección de aparatos modulares.
Con dispositivo de precinto, así como con o sin muelle de acero inoxidable para evitar que la puerta quede abierta.
Material policarbonato transparente estabilizado UV.
Autoextinguibles.

| Emb. | Ref. | Mirillas de maniobra |
|---|---|---|
| | | **Tapa plana sin muelle** |
| 8 | 2M | 2 mód. |
| 10 | 4M | 4 mód. |
| 10 | 6M | 6 mód. |
| 5 | 8M | 8 mód. |
| 5 | 10M | 10 mód. |
| 1 | 24M | 24 mód. |
| 1 | 45M | 45 mód. |
| | | **Tapa plana con muelle** |
| 10 | 2M/M | 2 mód. |
| 10 | 4M/M | 4 mód. |
| 10 | 6M/M | 6 mód. |
| 5 | 8M/M | 8 mód. |
| | | **Tapa alta sin muelle** |
| 10 | 2MA | 2 mód. |
| 10 | 4MA | 4 mód. |
| 10 | 6MA | 6 mód. |
| 5 | 8MA | 8 mód. |
| 5 | 10MA | 10 mód. |
| 2 | 12MA | 12 mód. |
| | | **Tapa alta con muelle** |
| 10 | 2MA/M | 2 mód. |
| 10 | 4MA/M | 4 mód. |
| 10 | 6MA/M | 6 mód. |
| 5 | 8MA/M | 8 mód. |
| 2 | 12MA/M | 12 mód. |
| | | **Visores fijos** |
| 10 | V-98 | 82 × 95 × 12,5 mm. |
| 5 | V-12 | 118 × 118 × 8 mm. |
| 5 | V-1915 | 186 × 146 × 8 mm. |
| | | **Adaptador magnetotérmicos** |
| 10 | AP | Adaptador magnetotérmicos. |

# mirillas de maniobra

## características técnicas


### Dimensiones mirillas de 2 a 12 módulos




Tapa plana Tapa alta

| N.º módulos | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| **2** | 59 | 44 |
| **4** | 94 | 78 |
| **6** | 130 | 114 |
| **8** | 163 | 147 |
| **10** | 200 | 184 |


### Dimensiones mirillas de 24 y 45 módulos



24M / 45M 36M

| N.º módulos | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| **24** | 233 | 196 | 13 |
| **45** | 292 | 292 | 15 |

### Dimensiones visores fijos




V-98 V12 / V-1915

| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| V-98 | 82 | 95 | 12,5 |
| V-12 | 118 | 118 | 8 |
| V-1915 | 186 | 146 | 8 |

# soportes aislantes para embarrados

## aisladores Serie SBC



SBC-3


Soportes de barras para montajes individuales y aplicaciones universales.
Fabricados en material aislante.
Las barras colectoras se sitúan planas, con lo que pueden acoplarse un gran número de accesorios (bornes, derivación, portafusibles, etc.).

| Emb. | Ref. | Soportes Serie SBC |
|---|---|---|
| | | Cilíndricos, rosca M6.<br>Provistos de tuercas, tornillos o portapletinas intercambiables, lo que permite su adaptación a múltiples aplicaciones.<br>Material poliamida 6 autoextinguible.<br>Tensión nominal 660 V.<br>Tensión de prueba 5.000 V.<br>Temperatura máxima de trabajo 100 ºC. |
| 100 | SBC-1 | Soporte de barras dos tuercas M6. |
| 100 | SBC-2 | Soporte de barras tornillo + tuerca M6. |
| 50 | SBC-3 | Soporte de barras brida + tuerca M6. |


# soportes aislantes para embarrados

## características técnicas


### Dimensiones soportes Serie SBC




**SBC-1**
Doble tuerca
(M6/M6)




**SBC-2**
Tuerca M6
Tornillo M6x15




**SBC-3**
Tuerca M6
Portapletinas 15-20 mm

* Longitud máxima de penetración 13 mm

# soportes aislantes para embarrados y accesorios de derivación

## aisladores Serie DA y A, bridas y pletinas de derivación y tierra



SB-36 SBE



A35/8 A75/12

Soportes fabricados en material aislante.

| Emb. | Ref. | **Soportes Serie DA** |
|---|---|---|
| | | Soporte de barras tetrapolares adecuados para montaje en cajas de doble aislamiento, paneles de concentración de contadores y armarios de distribución en general.<br>Material policarbonato reforzado con fibra de vidrio autoextinguible.<br>Tensión nominal 660 V.<br>Tensión de prueba 5.000 V.<br>Temperatura máxima de trabajo 130 ºC. |
| 5 | SBE | Soporte de barras tipo escalera HE. |
| 5 | SB-36 | Soporte de barras estándar ID-UE. |

| | | **Soportes Serie A** |
|---|---|---|
| | | Material resina de poliéster con fibra de vidrio autoextinguible.<br>Color RAL 3002.<br>Absorción de agua < 0,2%.<br>Temperatura de trabajo -40 ºC a 130 ºC. |
| 150 | A-20/4 | Rosca M4 - altura 20 mm. |
| 100 | A-25/6 | Rosca M6 - altura 25 mm. |
| 16 | A-35/8 | Rosca M8 - altura 35 mm. |
| 8 | A-45/8 | Rosca M8 - altura 45 mm. |
| 8 | A-45/10 | Rosca M10 - altura 45 mm. |
| 10 | A-50/10 | Rosca M10 - altura 50 mm. |
| 8 | A-65/12 | Rosca M12 - altura 65 mm. |
| 5 | A-75/12 | Rosca M12 - altura 75 mm. |


| | | **Pletinas de derivación** |
|---|---|---|
| | | Pletinas para la formación de trenes de barras.<br>Longitud 1 metro.<br>Material latón niquelado. |
| 10 | PDT-10-2 | Pletina 10 × 2 mm. |
| 10 | PDT-12-3 | Pletina 12 × 3 mm. |
| 10 | PDT-15-4 | Pletina 15 × 4 mm. |

# soportes aislantes para embarrados y accesorios para derivación


## características técnicas

### Dimensiones soportes Serie DA

**SBE** **SB-36**




### Dimensiones soportes Serie A




| Tipo | Rosca | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Tensión nominal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-20/4 | M4 × 3 × 0,2 | 20 | 15 | 17 | 5 | 500 |
| A-25/6 | M6 × 5 × 0,5 | 25,2 | 15 | 19 | 9 | 600 |
| A-35/8 | M8 × 10 × 1,5 | 35,5 | 36 | 41 | 10 | 1000 |
| A-45/8 | M8 × 10 × 1,5 | 45 | 35 | 41 | 15 | 1500 |
| A-45/10 | M10 × 10 × 1,5 | 41 | 30 | 41 | 15 | 1500 |
| A-50/10 | M10 × 10 × 1,5 | 51 | 29 | 36 | 36 | 2000 |
| A-65/12 | M12 × 20 × 2 | 63,6 | 35 | 41 | 30 | 3000 |
| A-75/12 | M12 × 20 × 2 | 70 | 36 | 50 | 25 | 5000 |

### Características pletinas de derivación

| Tipo | Dimensiones | | Nº tornillos | Intensidad recomendada (A) |
|---|---|---|---|---|
| | Pletina | Tornillo | | |
| PDT-10-2 | 10x2 | DIN-85 M5×8 | 60 | 25 |
| PDT-12-3 | 12x3 | DIN-85 M6×8 | 56 | 63 |
| PDT-15-4 | 15x4 | DIN-933 M8×15 | 40 | 100 |

# pilaretes elevadores

## pilateres metálicos y aislantes



P100-M6 / P80-M6 / P40-M6



PA90-M4 / PA40-M4



PA120-M6 / PA70-M6
PA30-M6

Para la elevación de placas y aparellaje de una forma simple y económica.

### Pilaretes elevadores metálicos

Material acero F211 cincado.

| Emb. | Ref. | Altura (mm) | Rosca |
|---|---|---|---|
| 100 | P10-M6 | 10 | M6 |
| 100 | P15-M6 | 15 | M6 |
| 100 | P20-M6 | 20 | M6 |
| 100 | P30-M6 | 30 | M6 |
| 100 | P40-M6 | 40 | M6 |
| 50 | P50-M6 | 50 | M6 |
| 50 | P60-M6 | 60 | M6 |
| 50 | P70-M6 | 70 | M6 |
| 50 | P80-M6 | 80 | M6 |
| 50 | P90-M6 | 90 | M6 |
| 50 | P100-M6 | 100 | M6 |

### Pilaretes elevadores aislantes


Material poliestireno gris con insertos en latón.

| | | Altura (mm) | Rosca |
|---|---|---|---|
| 50 | PA15-M4 | 15 | M4 |
| 50 | PA20-M4 | 20 | M4 |
| 25 | PA25-M4 | 25 | M4 |
| 25 | PA30-M4 | 30 | M4 |
| 25 | PA40-M4 | 40 | M4 |
| 20 | PA55-M4 | 55 | M4 |
| 20 | PA60-M4 | 60 | M4 |
| 20 | PA90-M4 | 90 | M4 |
| 25 | PA20-M6 | 20 | M6 |
| 20 | PA30-M6 | 30 | M6 |
| 20 | PA45-M6 | 45 | M6 |
| 25 | PA70-M6 | 70 | M6 |
| 20 | PA120-M6 | 120 | M6 |

# pilaretes elevadores


## características técnicas


### Dimensiones pilaretes metálicos




| Tipo | Rosca | $h_1$ | $h_2$ |
|---|---|---|---|
| P10-M6 | M6 | 10 | 7,5 |
| P15-M6 | M6 | 15 | 10 |
| P20-M6 | M6 | 20 | 10 |
| P30-M6 | M6 | 30 | 10 |
| P40-M6 | M6 | 40 | 10 |
| P50-M6 | M6 | 50 | 10 |
| P60-M6 | M6 | 60 | 10 |
| P70-M6 | M6 | 70 | 10 |
| P80-M6 | M6 | 80 | 10 |
| P90-M6 | M6 | 90 | 10 |
| P100-M6 | M6 | 100 | 10 |

### Dimensiones pilaretes aislantes




| Tipo | Rosca | $h_1$ |
|---|---|---|
| PA15-M4 | M4 | 15 |
| PA20-M4 | M4 | 20 |
| PA25-M4 | M4 | 25 |
| PA30-M4 | M4 | 30 |
| PA40-M4 | M4 | 40 |
| PA55-M4 | M4 | 55 |
| PA60-M4 | M4 | 60 |
| PA90-M4 | M4 | 90 |
| PA20-M6 | M6 | 20 |
| PA30-M6 | M6 | 30 |
| PA45-M6 | M6 | 45 |
| PA70-M6 | M6 | 70 |
| PA120-M6 | M6 | 120 |

# pilaretes elevadores

## casquillos, tuercas y tornillos aislantes, varillas roscadas



CE-40 / CE-25 / CE-15
CE-10 / CE-5



TO-6 / TO-4

Para la elevación de placas y aparellaje de una forma simple y económica.


| Emb. | Ref. | Casquillos elevadores |
|---|---|---|
| | | Dotados de dispositivo que los hace imperdibles para tornillos M5 y M6.<br>Material polipropileno gris autoextinguible. |
| | | Altura (mm) |
| 1000 | CE-10 | 10 |
| 1000 | CE-15 | 15 |
| 1000 | CE-20 | 20 |
| 500 | CE-25 | 25 |
| 500 | CE-30 | 30 |
| 500 | CE-40 | 40 |

| | | Tuercas y tornillos aislantes |
|---|---|---|
| | | Complemento para pilaretes elevadores y varillas roscadas.<br>Material cuerpo de poliestireno gris, tornillo de acero F211 cincado. |
| | | **Tuercas aislantes** |
| | | Rosca |
| 50 | TA-4 | M4 |
| 50 | TA-6 | M6 |
| | | **Tornillos aislantes** |
| | | Rosca |
| 50 | TO-4 | M4 |
| 50 | TO-6 | M6 |

# pilaretes elevadores


## características técnicas

### Dimensiones casquillos elevadores





| Tipo | h altura (mm) |
|---|---|
| CE-5 | 5 |
| CE-10 | 10 |
| CE-15 | 15 |
| CE-20 | 20 |
| CE-25 | 25 |
| CE-30 | 30 |
| CE-35 | 35 |
| CE-40 | 40 |

### Dimensiones tuercas y tornillos aislantes




| Tipo | Rosca | $h_1$ (mm) |
|---|---|---|
| TA-4 | M4 | 12 |
| TA-6 | M6 | 12 |




| Tipo | Rosca | $h_1$ (mm) | $h_2$ (mm) |
|---|---|---|---|
| T0-4 | M4 | 12 | 9 |
| T0-6 | M6 | 12 | 9 |

# bornes y deribornes bimetálicos

## deribornes



D4B2-150




D2-95

| Emb. | Ref. | Deribornes |
|---|---|---|
| | | Deribornes bimetálicos con base aislante de policarbonato, acoplables entre sí, para derivar de un cable principal de Cu o Al varios conductores de menor sección, de Cu o Al.<br>Material latón estañado.<br>Cubierta transparente y precintable de policarbonato autoextinguible. |
| | | **2 derivaciones** |
| 20 | D2B1-95 | 1 piso 95 mm². |
| 20 | D2B1-150 | 1 piso 150 mm². |
| 2 | D2B1-240 | 1 piso 240 mm². |
| 20 | D2B2-95 | 2 pisos 95 mm². |
| 20 | D2B2-150 | 2 pisos 150 mm². |
| 2 | D2B2-240 | 2 pisos 240 mm². |
| | | **4 derivaciones** |
| 20 | D4B1-95 | 1 piso 95 mm². |
| 20 | D4B1-150 | 1 piso 150 mm². |
| 2 | D4B1-240 | 1 piso 240 mm². |
| 20 | D4B2-95 | 2 pisos 95 mm². |
| 16 | D4B2-150 | 2 pisos 150 mm². |
| 2 | D4B2-240 | 2 pisos 240 mm². |


# bornes y deribornes bimetálicos

## características técnicas

### Dimensiones deribornes 2 derivaciones




Deribornes de 1 piso




Deribornes de 2 pisos

| Tipo | Sección mm² | | | | Dimensiones (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | principal | | derivación | | | | | |
| | máx. | mín. | máx. | mín. | A | B | C | D |
| D2B1-95 | 95 | 10 | 25 | 2,5 | 75 | 50 | 67 | 55 |
| D2B1-150 | 150 | 16 | 50 | 6 | 90 | 61 | 77,5 | 65 |
| D2B1-240 | 240 | 50 | 95 | 6 | 120 | 87 | 112 | 92 |
| D2B2-95 | 95 | 10 | 25 | 2,5 | 75 | 50 | 67 | 55 |
| D2B2-150 | 150 | 16 | 50 | 6 | 90 | 61 | 77,5 | 65 |
| D2B2-240 | 240 | 50 | 95 | 6 | 120 | 87 | 112 | 92 |

### Dimensiones deribornes 4 derivaciones



Deribornes de 1 piso



Deribornes de 2 pisos

| Tipo | Sección mm² | | | | Dimensiones (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | principal | | derivación | | | | | |
| | máx. | mín. | máx. | mín. | A | B | C | D |
| D4B1-95 | 95 | 10 | 25 | 2,5 | 75 | 50 | 67 | 55 |
| D4B1-150 | 150 | 16 | 50 | 6 | 90 | 61 | 77,5 | 65 |
| D4B1-240 | 240 | 50 | 95 | 6 | 120 | 87 | 112 | 92 |
| D4B2-95 | 95 | 10 | 25 | 2,5 | 75 | 50 | 67 | 55 |
| D4B2-150 | 150 | 16 | 50 | 6 | 90 | 61 | 77,5 | 65 |
| D4B2-240 | 240 | 50 | 95 | 6 | 120 | 87 | 112 | 92 |

# bornes y deribornes bimetálicos

## bornes



BB1-95




BP-150

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Bornes** |
| | | Bornes bimetálicos para la conexión de conductores a pletina de cobre y bases cortacircuitos.<br>Material latón estañado. |
| | | **Bornes de espárrago** |
| 50 | BB1-50 | 1 piso 50 mm². |
| 25 | BB1-95 | 1 piso 95 mm². |
| 15 | BB1-150 | 1 piso 150 mm². |
| 10 | BB1-240 | 1 piso 240 mm². |
| 50 | BB2-50 | 2 pisos 50 mm². |
| 15 | BB2-95 | 2 pisos 95 mm². |
| 10 | BB2-150 | 2 pisos 150 mm². |
| 5 | BB2-240 | 2 pisos 240 mm². |
| | | **Bornes de punta** |
| | | Bornes bimetálicos universales adecuados para todo tipo de aplicaciones.<br>Material latón estañado.<br>Capuchón aislante de protección. |
| | | **Bornes de punta** |
| 20 | BP-25P | Cable de 25 mm². |
| 20 | BP-50P | Cable de 50 mm². |
| | | **Bornes de pala** |
| 25 | BP-25 | Cable de 25 mm². |
| 20 | BP-70 | Cable de 70 mm². |
| 10 | BP-95 | Cable de 95 mm². |
| 5 | BP-150 | Cable de 150 mm². |


# bornes y deribornes bimetálicos

## características técnicas

### Dimensiones bornes de espárrago



Bornes de 1 piso



Bornes de 2 pisos

| Tipo | Sección mm² | | | | Dimensiones (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | principal | | derivación | | | | | | |
| | máx. | mín. | máx. | mín. | A | B | C | D | M |
| BB1-50 | 50 | 6 | – | – | 41,5 | 17,5 | 25 | 11,50 | 6 |
| BB1-95 | 95 | 10 | – | – | 51,5 | 24 | 33 | 16 | 8 |
| BB1-150 | 150 | 16 | – | – | 59 | 25,5 | 41 | 19 | 10 |
| BB1-240 | 240 | 50 | – | – | 68 | 35,5 | 52 | 21 | 12 |
| BB2-50 | 50 | 6 | 50 | 6 | 46,5 | 17,5 | 25 | 11,5 | 6 |
| BB2-95 | 95 | 10 | 95 | 10 | 71,5 | 24 | 33 | 16 | 8 |
| BB2-150 | 150 | 25 | 150 | 16 | 84 | 25,5 | 41 | 19 | 10 |
| BB2-240 | 240 | 95 | 240 | 50 | 108 | 35,5 | 52 | 21 | 12 |

### Dimensiones bornes de punta



Bornes de punta

| Tipo | Sección mm² | Nº Cables | Dimensiones (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F |
| BP-25P | 25 | 1 | 47,5 | 14 | 17 | 30 | 3 | 9 |
| BP-50P | 50 | 1 | 53 | 18 | 20 | 30 | 4 | 12 |



Bornes de pala

| Tipo | Sección mm² | Dimensiones (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F |
| BP-25 | 25 | 35,5 | 14 | 17 | 18 | 3 | 7 |
| BP-70 | 70 | 45 | 18 | 22,5 | 22 | 4,5 | 9 |
| BP-95 | 95 | 56 | 25 | 30 | 28 | 5,5 | 11 |
| BP-150 | 150 | 64 | 30 | 35 | 32 | 5 | 11 |

# accesorios de conexión

## peines de conexión HX³ y ECO




4 049 26



210/10/1



4 049 44




210/10/2

Peines de conexión de cobre.
Funda aislante autoextinguible.

### Peines de alimentación HX³

| Emb. | Ref. | Longitud | N.º máximo de aparatos |
|---|---|---|---|
| | | **Unipolar** | |
| 20 | 4 049 26 | 1 fila | 13 |
| 10 | 4 049 37 | 1 metro | 57 |
| | | **Bipolar** | |
| 10 | 4 049 38[1] | 1 fila | 6 |
| 10 | 4 049 39 | 1 metro | 28 |
| | | **Bipolar con alimentación tetrapolar** | |
| 10 | 4 049 40[1] | 1 fila | 6 |
| 10 | 4 049 41 | 1 metro | 28 |
| | | **Tripolar** | |
| 40 | 4 049 42[1] | 1 fila | 4 |
| 10 | 4 049 43 | 1 metro | 19 |
| | | **Tetrapolar** | |
| 30 | 4 049 44[1] | 1 fila | 3 |
| 10 | 4 049 45 | 1 metro | 14 |




### Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Protección para dientes** |
| 20 | 4 049 88 | 12 módulos recortables. |
| | | **Protección de extremidades** |
| 40 | 4 049 89 | Para peines universales fase + neutro. |
| 20 | 4 049 90 | Para peines bipolares longitud 1 m. y tripolares. |
| 20 | 4 049 91 | Para peines tetrapolares y bipolares. con alimentación tetrapolar. |
| | | **Bornas de llegada universal** |
| | | Para peine universal fase + neutro. |
| 20 | 4 049 05 | Sección 4 a 25 mm² - IP 2X. |
| | | Para todos los peines. |
| 20 | 4 049 06 | Sección 6 a 35 mm². |



### Peines de alimentación ECO

| Emb. | Ref. | Longitud | N.º máximo de aparatos |
|---|---|---|---|
| | | **Unipolar** | |
| 50 | 210/10/1 | 1 fila | 12 |
| 50 | 1000/10/1 | 1 metro | 56 |
| | | **Bipolar** | |
| 25 | 210/10/2 | 1 fila | 6 |
| 20 | 1000/10/2 | 1 metro | 28 |
| | | **Tripolar** | |
| 25 | 210/10/3 | 1 fila | 4 |
| 20 | 1000/10/3 | 1 metro | 19 |
| | | **Tetrapolar** | |
| 20 | 210/16/4 | 1 fila | 3 |
| 15 | 1000/16/4 | 1 metro | 14 |

1 Preequipados de protecciones en los extremos.

# elementos de puesta a tierra


## puentes de corte, picas y bridas



PCT-C



0 343 89



BPT-L

PT-1M5

### Puente de corte

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 343 89 | Con terminales para conductores ∅ 6 a 12 mm. Estribos reversibles para sujeción a cero. Pletina de plástico de 95 × 20 mm. Longitud total 125 mm. Fijación a pistola ∅ 7 mm, paso 150 o tornillo ∅ 5 mm. Puente de corte. |

### Puente de tierra en caja estanca

| | | |
|---|---|---|
| 5 | PCT-C | Puente de tierra en caja. |

### Picas y bridas para toma de tierra

| | | |
|---|---|---|
| 10 | PT-1M5 | Pica de tierra 1,5 m. 100 TC. |
| 5 | PT-2M | Pica de tierra 2 m. 100 TC. |
| 25 | BPT | Brida para pica de tierra de hierro. |

# fuentes de alimentación conmutadas

## monofásicas



1 466 26

Conformes a las normas UL 508, IEC EN 61204-3.
Homologación UL en USA y Canadá.
Indicador de presencia de tensión de salida.
Potenciómetro de ajuste de la tensión de salida en la cara frontal.
Protección integrada frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Con señal o contacto relé para señalizar el estado de tensión de salida activa (excepto 75 W).
Conexión con conductor de cobre.
Montaje sobre perfil simétrico prof. 7,5 mm y 15 mm.

### Monofásicas 75 - 480 W para fuertes corrientes de llamada

Pueden responder a sobreintensidades transitorias (150% durante 3 seg.)
Rendimiento elevado (hasta el 94%).
Débil polución armónica debida al filtro PFC integrado (a partir de 120 W).
Tensión de salida regulable.
Caja de aluminio.

**Tensión de entrada: 100 a 240 V∿**
**Tensión de salida: 24 V⎓**

| Emb. | Ref. | Potencial nominal | Intensidad nominal | Regulación (V) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 466 22 | 75 | 3,2 | 24 a 28 | 32 |
| 1 | 1 466 23 | 120 | 5 | 24 a 28 | 40 |
| 1 | 1 466 24 | 240 | 10 | 24 a 28 | 63 |
| 1 | 1 466 25 | 480 | 20 | 24 a 28 | 86 |

### Mono/bifásica 120 W con amplio rango de tensión de entrada

Pueden conectarse en monofásico y en bifásico.
Débil polución armónica debida al filtro PFC integrado (a partir de 120 W).
Tensión de salida regulable.
Caja de aluminio.

**Tensión de entrada: 200 a 500 V∿**
**Tensión de salida: 24 V⎓**

| Emb. | Ref. | Potencial nominal | Intensidad nominal | Regulación (V) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 466 63 | 120 | 5 | 24 à 29 | 40 |

# fuentes de alimentación conmutadas

## funciones complementarias



1 466 98



1 466 90

Permiten asegurar la continuidad de servicio para las funciones críticas.

### Función redundancia

**Módulo para función redundancia**
Permite pilotar 2 fuentes de alimentación 24 V⎓ sobre una misma carga para asegurar la continuidad de servicio.
Contactos relés e indicador LED del estado de las alimentaciones.
Montaje sobre perfil DIN de 7,5 mm y 15 mm
Tensión de entrada: 21 a 28 V⎓ .
Intensidad máx.: 20 A - Longitud: 56 mm.

| Emb. | Ref. | Intensidad máxima (A) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 466 98 | 20 | 56 |

### Función socorro

**Módulo para función socorro**
Asociado a un pack de baterías asegura la continuidad de servicio de un sistema 24 V⎓ en caso de corte de la alimentación de red.
Contactos relés e indicador LED de estado (funcionamiento normal, batería defectuosa y batería descargada).
Montaje sobre perfil DIN de 7,5 mm y 15 mm.
Tensión de entrada: 24 a 29 V⎓ .
Intensidad máx.: 40 A - Longitud: 56 mm.

| Emb. | Ref. | Intensidad máxima (A) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 466 90 | 40 | 56 |

**Pack de baterías**
Funciona asociado al módulo para función socorro.
Baterías estancas de plomo ácido.
Montaje sobre placa o en la parte baja del armario.
Capacidad: 9 Ah - Tensión: 24 V.

| Emb. | Ref. | Capacidad (Ah) | Tensión (V) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 466 93 | 9 | 24 |

# fuentes de alimentación rectificadas

## monofásicas filtradas



0 470 23

Conformes a las normas CEI EN 61558-2-6, UL 60950 y CAN/CSA-C22.2 N° 60 950.00.
Permiten la alimentación de autómatas programables y sus periféricos y cualquier otra utilización donde se necesite una tensión continua de 12 V o 24 V con una tasa de ondulación inferior al 3%.
Fijación automática o con tornillos en perfil simetrico (solo automática hasta 24 W).
Productos adaptados a la realización de equipos conforme a las normas EN 61131-2, EN 60204 y EN 60439-1.

### Monofásica

Compuesta de:
- Un transformador de seguridad con filtro.
- Bornas dobles de utilización.
- Condensador de filtrado.
- Piloto verde de presencia de tensión en salidas.

Suministrados con un puente aislado para conexión rápida entre las bornas - y ⏚.

**12 V⎓**
Primario.
230 - 400 V ± 15 V∿.
Secundario 12 V⎓.

| Emb. | Ref. | Potencia (W) | Intensidad (A) | Capacidad de bornas Cable flexible (mm²) Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 470 01 | 12 | 1 | 6 | 6 |

**24 V⎓**
Primario 230 - 400 V ± 15 V∿.
Secundario 24 V⎓.

| Emb. | Ref. | Potencia (W) | Intensidad (A) | Capacidad de bornas Cable flexible (mm²) Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 470 21 | 24 | 1 | 6 | 6 |
| 1 | 0 470 22 | 60 | 2,5 | 6 | 6 |
| 1 | 0 470 23 | 120 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | 0 470 24 | 240 | 10 | 6 | 6 |

# fuentes de alimentación rectificadas

## monofásicas no filtradas



0 470 54

Conformes a las normas CEI EN 61558-2-6, UL 60950 y CAN/CSA-C22.2 N° 60 950.00.
Fuentes de alimentación para usos que necesiten una tensión rectificada de 24 V con un elevado aislamiento galvánico.

### Monofásica

Compuesta de:
- Un transformador de seguridad con pantalla electroestática.
- Bornas dobles de utilización.
- Protección por fusible en el secundario.
- Piloto verde de presencia de tensión en salidas.

Suministrados con un puente aislado para conexión rápida entre las bornas - y ⏚ hasta15 A.

**24 V⎓**
Primario.
230 - 400 V∿ ± 15 V.
Secundario 24 V⎓ rectificada.

| Emb. | Ref. | Potencia (W) | Intensidad (A) | Capacidad de bornas Cable flexible (mm²) Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 470 52 | 60 | 2,5 | 6 | 6 |
| 1 | 0 470 53 | 120 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | 0 470 54 | 240 | 10 | 6 | 6 |

## Fuentes de alimentación conmutadas

Tensión de entrada alterna (47 a 63 Hz) o continua. Tensión de salida 12 V⎓ , 24 V⎓ o 48 V⎓ regulable. Variación de tensión de salida/ variaciones de red: ± 1%. Variación de tensión de salida/variaciones carga: ± 1%. Clase de protección I. Clase de sobretensión II, grado de contaminación 2. Humedad relativa de funcionamiento: 20 - 90 % sin condensación. Refrigeración por convección natural. Montaje vertical en carril simétrico ⊔ prof. 7,5 mm o 15 mm.

| Ref. | Salida | | | | | Entrada | | | | Rendimiento | Tiempo de arranque en Pn S | Tiempo de mantenimiento en Pn (ms) | Temperaturas de func. sin reducción (°C)(5) | Reducción Temperatura MÁX. y coeficiente(5) | | Prof. (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tensión | Intensidad nominal | Potencia nominal | Pico de pot. (3 s) (W) | Capacidad conductor cobre flexible (mm²) | Tensión Mín. - Máx. | | Intensidad absorbida (A) | Capacidad conductor cobre flexible (mm²) | | | | | | | | |
| | (V) | (A) | (Pn en W) | | | (V AC) | (V DC) | | | (%) | | | | (°C) | (W/°C) | | |
| 1 466 22 | 24 | 3,2 | 75 | 112,5 | 2,5 | 88-264 | 124-370 | 1,4 / 0,85(1) | 2,5 | 89 | 3,06 / 1,56(1) | 20 / 80(1) | -25 a +60 | +70 | 1,9 | 102 | 0,51 |
| 1 466 23 | 24 | 5 | 120 | 180 | 4 | 88-264 | 124-370 | 1,4 / 0,7(1) | 4 | 91 | 3,06 / 1,56(1) | 20 / 20(1) | -25 a +60 | +70 | 3 | 114 | 0,67 |
| 1 466 24 | 24 | 10 | 240 | 360 | 4 | 88-264 | 124-370 | 2,6 / 1,3(1) | 4 | 94 | 3,06 / 1,56(1) | 20 / 20(1) | -25 a +60 | +70 | 6 | 114 | 1,03 |
| 1 466 25 | 24 | 20 | 480 | 720 | 4 | 88-264 | 124-370 | 5 / 2,5(1) | 4 | 94 | 3,15 / 1,65(1) | 14 / 14(1) | -25 a +60 | +70 | 9,6 | 129 | 1,6 |
| 1 466 63 | 24 | 20 | 480 | - | 4 | 180-550 | 254-780 | 1,2 / 0,55(2) | 4 | 91 | 2,07 / 2,07(2) | 10 / 50(2) | -25 a +60 | +70 | 4,8 | 114 | 0,65 |

1: 115 VA ~ / 230 VA
2: 230 VA / 400 VA

Fig. 1 M








Fig. 2 M




Fig. 3 M





Fig. 4 M





Fig. 2 T




Fig. 3 T




Fig. 4 T






Fig. 5 T




## Fuentes de alimentación filtrada

Fig. 1:






Fig. 2:




**Alimentación monofásica - primario 230/400 V ± 15 V**

| Ref. | Tensión (V) | Int (A) | Fig | Dimensiones (mm) | | | Fijación (mm) | | | Peso (kg) | I Prim en carga (A) | | Tensión de utilización | | | | Pérdidas en vacío (W) | Pérdidas en carga a 100% (W) | Caída de tensión cos fi = 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | F | G | Ø | | 230 V | 400 V | En vacío (V) | En carga (V) | Con carga 100 mA y tensión prim +10% | Con carga 100 mA y tensión prim –15% | | | |
| **Secundaria 12 V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 470 01 | 12 | 1 | 1 | 68 | 98 | 88 | – | – | – | 1 | 0,12 | 0,06 | 14,4 | 11,7 | 15,5 | 10,3 | 4,4 | 7,3 | 23,5 |
| **Secundaria 24 V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 470 21 | 24 | 1 | 1 | 68 | 98 | 88 | | | | 1 | 0,18 | 0,10 | 29,0 | 22,8 | 31,2 | 20,2 | 4,4 | 10,3 | 27,03 |
| 0 470 22 | 24 | 2,5 | 1 | 93 | 121 | 105 | 45 | 94 | 4,6 | 2,45 | 0,47 | 0,27 | 27,8 | 23,3 | 30,4 | 20,4 | 8,3 | 16,3 | 19,46 |
| 0 470 23 | 24 | 5 | 1 | 105 | 135 | 115 | 45 | 104 | 4,6 | 3,6 | 0,88 | 0,51 | 27,5 | 23,2 | 30,2 | 20,3 | 11,4 | 25,4 | 18,68 |
| 0 470 24 | 24 | 10 | 2 | 126 | 186 | 175 | 75 | 150 | 5,5 | 6,4 | 1,88 | 1,09 | 27,7 | 23,5 | 30,5 | 20,5 | 20 | 45,3 | 18,20 |

## Fuentes de alimentación no filtrada

Fig. 1






Fig. 2




**Alimentación rectificada monofásica - primario 230/400 V ± 15 V**

| Ref. | Tensión (V) | Int (A) | Fig | Dimensiones (mm) | | | Fijación (mm) | | | Peso (kg) | I Prim en carga (A) | | Tensión de utilización | | Pérdidas en vacío máx. (W) | Pérdidas en carga máx. a 100% (W) | Caída de tensión cos fi = 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | F | G | Ø | | 230 V | 400 V | En vacío (V) | En carga (V) | | | |
| **Secundaria 12 V** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 470 52 | 24 | 2,5 | 1 | 93 | 106 | 105 | 45 | 94 | 4,6 | 1,7 | 0,39 | 0,23 | 27,5 | 23,4 | 6,2 | 17,8 | 17,5 % |
| 0 470 53 | 24 | 5 | 1 | 105 | 135 | 115 | 45 | 104 | 4,6 | 3,4 | 0,77 | 0,44 | 27,0 | 24,0 | 11,4 | 26,9 | 12,7 % |
| 0 470 54 | 24 | 10 | 2 | 126 | 186 | 175 | 75 | 150 | 5,5 | 6,1 | 1,49 | 0,86 | 26,3 | 23,8 | 20 | 43 | 10,7 % |

# protecciones integradas y asociadas[1] a las fuentes de alimentación

## Protecciones del secundario

### Filtrada

| Us / I | protecciones | Monofásica filtrada Primario 230/400 V ± 15 V | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 V | | 24 V | |
| | | integradas/asociadas | | integradas/asociadas | |
| 1 A | Alim. | 0 470 01 | | 0 470 21 | |
| | Fusible | T 1 AL[2] | 0 064 60 (1A) | T 1 AL[2] | 0 064 60 (1A) |
| 2,5 A | Alim. | 0 470 02 | 0 470 22 | | |
| | Fusible | T 2,5 AL[2] | 0 064 62 (3A) | T 2,5 AL[2] | 0 064 62 (3A) |
| 5 A | Alim. | 0 470 03 | 0 470 23 | | |
| | Fusible | T 5 AL[2] | 0 064 64 (6A) | T 5 AL[2] | 0 064 64 (16A) |
| 10 A | Alim. | 0 470 04 | 0 470 24 | | |
| | Fusible | T 10 AL[2] | 0 064 66 (10A) | T 10 AL[2] | 0 064 66 (10A) |
| 15 A | Alim. | 0 470 25 | | | |
| | Fusible | | | 133 16[3] | 0 064 68 (16A) |

### No filtrada

| Us / I | protecciones | Monofásica no filtrada Primario 230/400 V ± 15 V | |
|---|---|---|---|
| | | 24 V | |
| | | integrada | asociada |
| 1 A | Alim. | 0 470 51 | |
| | Fusible | T 1 AL[2] | 0 064 60 (1A) |
| 2,5 A | Alim. | 0 470 52 | |
| | Fusible | T 2,5 AL[2] | 0 064 62 (3A) |
| 5 A | Alim. | 0 470 53 | |
| | Fusible | T 5 AL[2] | 0 064 64 (6A) |
| 10 A | Alim. | 0 470 54 | |
| | Fusible | T 10 AL[2] | 0 064 66 (10A) |

## Protección por fusible a asociar al primario de una fuente rectificada filtrada para la conformidad UL

Tensión 230 V: Fusible temporizado 250 V, alto poder de corte, UL Categoría Code JDYX2.
Tensión 400 V: Fusible temporizado 500 V, alto poder de corte, UL Categoría Code JDYX.

| Tensión secundaria | 12 V | | 24 V | |
|---|---|---|---|---|
| Tensión primaria | 230 V~ | 400 V~ | 230 V~ | 400 V~ |
| Alim. | | | 0 470 20 | |
| Calibre fusible | | | 0,315 A T | 2/10 A |
| Alim. | 0 470 01 | | 0 470 21 | |
| Fusible | 0,315 A | 2/10 A | 0,4 A | 2/10 A |
| Alim. | 0 470 02 | | 0 470 22 | |
| Fusible | 0,8 A | 4/10 A | 1 A | 6/10 A |
| Alim. | 0 470 03 | | 0 470 23 | |
| Fusible | 1,6 A | 8/10 A | 2 A | 1 A |
| Alim. | 0 470 04 | | 0 470 24 | |
| Fusible | 3,15 A | 1 1/2 A | 4 A | 2 1/4 A |
| Alim. | | | 0 470 25 | |
| Fusible | | | 6,3 A | 3 A |

Nota : funcionamiento en posición vertical (soporte de fijación), clase A y temperatura ambiental 25 °C.
1. Posibilidad de insertar en el circuito de utilización la protección magnetotérmica recomendada.
2. Fusibles 5 × 20 temporizados (T) - débil poder de corte (L).
3. Fusible gG.

## Protecciones de fuentes conmutadas[1]

| Us / I | Monofásicas y monofásicas Lexic | Primario 115/230 V | |
|---|---|---|---|
| | | 12 V | 24 V |
| 1 A | Alim. | | |
| | Magnetotér. | | |
| 2,5 A | Alim. | | 0 466 22 |
| | Magnetotér. | | 0 064 64 (6A) |
| 5 A | Alim. | 0 466 13 | 0 466 23 |
| | Magnetotér. | 0 064 64 (6A) | 0 064 64 (6A) |
| 10 A | Alim. | 0 466 14 | 0 466 24 |
| | Magnetotér. | 0 064 64 (6A) | 0 064 64 (6A) |
| 15 A | Alim. | | |
| | Magnetotér. | | |
| 20 A | Alim. | | 0 466 25 |
| | Magnetotér. | | 0 064 66 (10A) |
| 30 A | Alim. | | |
| | Magnetotér. | | |
| 45 A | Alim. | | |
| | Magnetotér. | | |

1. Poseen protección integrada en entrada por fusible.

| Us / I | CNOMO | Primario 3 × 400 V | Primario 2 × 400 V |
|---|---|---|---|
| | | 24 V | 24 V |
| 5 A | Alim. | 0 466 53 | 0 466 52 |
| | Magnetotér. | 0 064 84 (6 A) | 0 064 64 (6 A) |
| 10 A | Alim. | 0 466 54 | – |
| | Magnetotér. | 0 064 84 (6 A) | – |
| 20 A | Alim. | 0 466 55 | – |
| | Magnetotér. | 0 064 84 (6 A) | – |
| 40 A | Alim. | 0 466 56 | – |
| | Magnetotér. | 0 064 84 (6 A) | – |

# transformadores de mando y señalización

## monofásicos



0 442 14



0 442 35




0 442 68

Conformes a las normas CEI EN 61558-2-2 y 2-4 o 2-6, UL506 y CSA C22-2-N°66.
IP 2x o xxB hasta 400 VA - IP xxA mayores a 400 VA - IK 04.
Partes activas protegidas por cubierta hasta 1000 VA.
Fijación automática en perfil simétrico hasta 250 VA.
Suministrados con un puente aislado para conexión 0V secundario/masa hasta 1.000 VA.
Producto adaptado a la realización de equipos conformes a las normas EN 61131-2, EN 60204-1 y EN 60439-1.

### Mando y seguridad

**24 - 48 V**
Primario 230-400 V ± 15 V.
Secundario 24-48 V.


| Emb. | Ref. | Potencia (VA) Según CEI y CSA | Según UL | Potencia instantánea admisible a cos φ = 0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 442 31 | 40 | 40 | 52 |
| 1 | 0 442 32 | 63 | 63 | 87 |
| 1 | 0 442 33 | 100 | 100 | 150 |
| 1 | 0 442 34 | 160 | 140 | 250 |
| 1 | 0 442 35 | 250 | 210 | 420 |




### Mando y aislamiento de circuitos

**115-230 V**
Primario 230-400 V ± 15 V.
Secundario 115-230 V.

| Emb. | Ref. | Potencia (VA) Según CEI y CSA | Según UL | Potencia instantánea admisible a cos φ = 0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 442 61 | 40 | 40 | 50 |
| 1 | 0 442 62 | 63 | 63 | 86 |
| 1 | 0 442 63 | 100 | 100 | 150 |
| 1 | 0 442 64 | 160 | 140 | 250 |
| 1 | 0 442 65 | 250 | 210 | 360 |
| 1 | 0 442 66 | 400 | 300 | 1100 |
| 1 | 0 442 67 | 630 | 500 | 1300 |
| 1 | 0 442 68 | 1000 | 700 | 2000 |
| 1 | 0 442 69 | 1600 | 700 | 6100 |
| 1 | 0 442 70 | 2500 | 1300 | 7100 |



# transformadores de mando y señalización

## características técnicas

### Dimensiones

Fig. 1: 40 a 400 VA








Fig. 2: 630-1000 VA



Posibilidad de fijación en 3 puntos

Fig. 3: 1600 VA





| Ref. | Pot. (VA) | Fig. | Dimensiones (mm) A | B | C | Fijación[1] (mm) F | G | Ø | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 442 31/61 | 40 | 1 | 94 | 78 | 113 | 50 | 100 | 5,2 | 1,23 |
| 0 442 32/62 | 63 | 1 | 94 | 85 | 113 | 50 | 100 | 5,2 | 1,56 |
| 0 442 33/63 | 100 | 1 | 94 | 94 | 113 | 50 | 100 | 5,2 | 1,95 |
| 0 442 34/64 | 160 | 1 | 94 | 112 | 113 | 50 | 100 | 5,2 | 2,6 |
| 0 442 35/65 | 250 | 1 | 106 | 123 | 115 | 50 | 100 | 5,2 | 3,82 |
| 0 442 66 | 400 | 1 | 120 | 140 | 140 | 62,5 | 125 | 5,2 | 5,62 |
| 0 442 67 | 630 | 2 | 132 | 155 | 175 | 75 | 150 | 5,5 | 8 |
| 0 442 68 | 1000 | 2 | 150 | 199 | 206 | 100 | 175 | 7 | 14,9 |
| 0 442 69 | 1600 | 3 | 220 | 245 | 191 | 150 | 153 | 9 | 25,6 |
| 0 442 70 | 2500 | 3 | 260 | 292 | 171 | 200 | 120 | 9 | 33,1 |

1. Posibilidad de fijación en perfil simétrico hasta 250 VA.

## Características


Monofásico 50-60 Hz - clase I.
Tensión de aislamiento entre devanados: 4510 V.
Temperatura ambiente de utilización: 50 °C.

Tomas de conexión





Conexión ($U_1$)
entre las bornas +15 V y 230 o 400 V

1) Si $U_1 > 230$ o 400 V
2) Si $I_2 < I_{2n}$ (si la carga es inferior a la carga nominal para reducir la tensión secundaria)




Conexión ($U_1$)
entre las bornas 0 V y 400 V

Si $U_1 = 230$ o 400 V con una carga $I_2 = I_{2n}$




Conexión ($U_1$)
entre las bornas -15 V y 230 o 400 V

Si $U_1 < 230$ o 400 V con una carga $I_2 = I_{2n}$

### Dimensión del transformador

P = 0,8 (Σ Pm + Σ Pr + Pa).
Σ Pm = Suma de todas las potencias de mantenimiento de contactores.
Σ Pr = Suma de todas las potencias resistivas.
Pa = Potencia de llamada del contactor de mayor calibre.

## Dimensiones

| Ref. | Pot. (VA) | Potencia instantánea admisible (VA) a cos de: | | | | | | | | | Perd. vacío | Perd. en carga[1] | Caída de tensión (%) a cos de: | | | Rendimiento (%) a cos de: | | | Ucc (%) | Conexión | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Primario cable (mm²) | | Secundario cable (mm²) | |
| | | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | (W) | (W) | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,6 | 1 | | flexible | rígido | flexible | rígido |
| **Primario 230-400 V ± 15 V - Secundario 24-48 V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 442 31 | 40 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 48 | 49 | 60 | 3,9 | 7,3 | 8,7 | 10,5 | 8,5 | 62 | 77 | 84 | 10,0 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 32 | 63 | 110 | 102 | 94 | 87 | 83 | 79 | 77 | 78 | 91 | 6,0 | 14,2 | 7,5 | 9,4 | 8,5 | 57 | 73 | 82 | 9,0 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 33 | 100 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 150 | 8,2 | 15,1 | 7,3 | 9,3 | 8,9 | 66 | 80 | 87 | 8,9 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 34 | 160 | 340 | 300 | 270 | 250 | 230 | 220 | 210 | 210 | 230 | 11,2 | 24,6 | 5,8 | 7,6 | 7,7 | 66 | 80 | 87 | 7,2 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 35 | 250 | 550 | 490 | 450 | 420 | 400 | 380 | 370 | 370 | 430 | 14,9 | 31,4 | 5,2 | 6,6 | 6,2 | 70 | 83 | 89 | 6,1 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 36 | 400 | 1800 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 18,3 | 46,3 | 2,1 | 3,7 | 5,6 | 72 | 84 | 90 | 4,2 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 37 | 630 | 2700 | 2200 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,1 | 49,4 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 79 | 88 | 93 | 3,3 | 1 a 16 | 1 a 16 | 1 a 16 | 1 a 16 |
| 0 442 38 | 1000 | 3400 | 2800 | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 44,2 | 74,4 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 80 | 89 | 93 | 2,4 | 1 a 16 | 1 a 16 | 1 a 16 | 1 a 16 |
| **Primario 230-400 V ± 15 V - Secundario 230 V y Primario 230-400 V ± 15 V - Secundario 115-230 V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 442 61 | 40 | 62 | 57 | 53 | 50 | 48 | 47 | 46 | 47 | 57 | 3,9 | 7,4 | 8,7 | 10,5 | 8,8 | 62 | 76 | 84 | 10,1 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 62 | 63 | 110 | 100 | 93 | 86 | 82 | 78 | 76 | 76 | 90 | 6,0 | 11,8 | 7,6 | 9,6 | 8,9 | 62 | 76 | 84 | 9,2 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 63 | 100 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 150 | 8,2 | 17,3 | 7,2 | 9,2 | 8,6 | 63 | 78 | 85 | 8,7 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 64 | 160 | 330 | 300 | 270 | 250 | 240 | 230 | 220 | 220 | 250 | 11,2 | 23,4 | 5,8 | 7,4 | 7,1 | 67 | 80 | 87 | 6,9 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 65 | 250 | 470 | 420 | 390 | 360 | 340 | 320 | 310 | 310 | 360 | 14,9 | 31,7 | 5,2 | 6,6 | 6,2 | 70 | 83 | 89 | 6,1 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 66 | 400 | 2200 | 1700 | 1400 | 1200 | 1000 | 910 | 830 | 760 | 730 | 18,3 | 43,9 | 2,1 | 3,6 | 5,2 | 73 | 85 | 90 | 4,1 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 0 442 67 | 630 | 2700 | 2200 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 24,1 | 53,2 | 2,1 | 3,3 | 4,5 | 78 | 88 | 92 | 3,6 | 1 a 16 | 1 a 16 | 1 a 16 | 1 a 16 |
| 0 442 68 | 1000 | 3400 | 2800 | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 44,2 | 73,6 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 80 | 89 | 93 | 2,2 | 1 a 16 | 1 a 16 | 1 a 16 | 1 a 16 |
| 0 442 69 | 1600 | 8700 | 7500 | 6600 | 6100 | 5400 | 5000 | 4700 | 4500 | 4700 | 65,5 | 95,3 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 83 | 91 | 94 | 1,5 | 2,5 a 10 | 1,5 a 16 | 2,5 a 10 | 1,5 a 16 |
| 0 442 70 | 2500 | 9200 | 8300 | 7600 | 7100 | 6700 | 6300 | 6200 | 6100 | 7100 | 86,5 | 150,1 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 83 | 91 | 94 | 2,0 | 4 a 16 | 1,5 a 25 | 4 a 16 | 1,5 a 25 |

## Protección asociada

| Potencia nominal (VA) según CEI y CSA | 24 V | | 48 V | | 115 V | | 230 V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Calibre | Ref. magnetotérmico | Calibre | Ref. magnetotérmico | Calibre | Ref. magnetotérmico | Calibre | Ref. magnetotérmico |
| 40 | 2 | T2AL[2] | 1 | T1AL[2] | 0,4 | T0,4AL[2] | 0,2 | T0,2AL[2] |
| 63 | 3,15 | T3,15AL[2] | 1,6 | T1,6AL[2] | 0,63 | T0,63AL[2] | 0,315 | T0,315AL[2] |
| 100 | 4 | 0 063 91 | 2 | 0 063 89 | 1 | 0 063 88 | 0,5 | 0 063 86 |
| 160 | 8 | 0 063 93 | 4 | 0 063 91 | 2 | 0 063 89 | 1 | 0 063 88 |
| 250 | 10 | 0 063 94 | 6 | 0 063 92 | 2 | 0 063 89 | 1 | 0 063 88 |
| 400 | 16 | 0 063 96 | 8 | 0 063 93 | 4 | 0 063 91 | 2 | 0 063 89 |
| 630 | 25 | 0 063 98 | 13 | 0 063 95 | 6 | 0 063 92 | 3 | 0 063 90 |
| 1000 | 40 | 0 064 00 | 20 | 0 063 97 | 8 | 0 063 93 | 4 | 0 063 91 |
| 1600 | 63 | 0 064 74 | 32 | 0 063 99 | 13 | 0 063 95 | 8 | 0 063 93 |
| 2500 | 100 | 0 064 76 | 50 | 0 064 73 | 20 | 0 063 97 | 10 | 0 063 94 |



0 427 85

Conformes a la norma CEI EN 61558-2-6 para 24 V y conformes a la norma CEI EN 61558-2-4 para 48 V, 115 V y 230 V. IP 2x o xxB hasta 220 VA - IK 04. Posibilidad de montaje en perfil hasta 160 VA con accesorios 0 044 16 o 0 428 99. Transformadores bi-tensión secundario suministrados con puentes de conexión. Producto adaptado a la realización de equipos conformes a las normas EN 61131-2, EN 60204-1 y EN 60439-1.

## Seguridad (24 V) o separación (48 V)

**24 - 48 V**
Primario 230-400 V.
Secundario 24-48 V.

| Emb. | Ref. | Potencia (VA) | Borna primaria cable flexible (mm²) | Borna secundaria cable flexible (mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 428 70 | 40 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 1 | 0 428 71 | 63 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 1 | 0 428 72 | 100 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 1 | 0 428 73 | 160 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 1 | 0 428 74 | 220 | 1 a 4 | 1 a 4 |

## Separación de circuitos

**115 - 230 V**
Primario 230-400 V.
Secundario 115-230 V.

| | | Potencia (VA) | Borna primaria cable flexible (mm²) | Borna secundaria cable flexible (mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 427 85 | 40 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| 1 | 0 427 87 | 100 | 1 a 4 | 1 a 4 |

## Accesorios


| | | |
|---|---|---|
| 5 | 0 428 99 | Pletina para montaje en perfil hasta 160 VA. |



## Características


Tensión de aislamiento:
- Entre devanados: 4470 V.
- Entre primario y masa: 2240 V.
- Entre secundario y masa: 250 V para 24 V, y 1780 V para 48, 115 y 230 V.

Fig. 1: 40 a 220 VA




| Refs. | Pot. (VA) | Pot. en VA cos φ 0,5 | Fig. | Conexión (mm) A | B | C | Fijación (mm) F | G | ∅ | Peso (kg) | Perd. en vacío (W) | Perd. totales plena carga (W) | Caída de tensión (%) cos 1 | cos φ 0,45 | Rendimiento cos φ 1 | cos φ 0,45 | Ucc % | Conexión PRI. cable mm² flexible | rígido | borna ∅ mm | Conexión SEC. cable mm² flexible | rígido | borna ∅ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primario 230 - 400 V / Secundario 24 - 48 V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0 428 70** | 40 | 55 | 1 | 84 | 70 | 98 | 40 | 86 | 4,5 | 0,9 | 4 | 12,9 | 18 | 12,5 | 0,8 | 0,6 | 15,4 | 1a 4 | 1 a 4 | 4,5 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 |
| **0 428 71** | 63 | 91 | 1 | 84 | 77 | 98 | 40 | 86 | 4,5 | 1,3 | 4,9 | 16,5 | 13,7 | 10,3 | 0,8 | 0,6 | 11,9 | 1a 4 | 1 a 4 | 4,5 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 |
| **0 428 72** | 100 | 140 | 1 | 84 | 86 | 98 | 40 | 86 | 4,5 | 1,6 | 6,2 | 21 | 10,4 | 8,7 | 0,8 | 0,7 | 9,4 | 1a 4 | 1 a 4 | 4,5 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 |
| **0 428 73** | 160 | 205 | 1 | 84 | 104 | 98 | 40 | 86 | 4,5 | 2,4 | 9,1 | 31,6 | 8,7 | 7,3 | 0,8 | 0,7 | 7,8 | 1a 4 | 1 a 4 | 4,5 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 |
| **0 428 74** | 220 | 290 | 1 | 96 | 115 | 110 | 40 | 98 | 4,5 | 3,4 | 12,6 | 39,5 | 6,7 | 6,2 | 0,8 | 0,7 | 6,3 | 1a 4 | 1 a 4 | 4,5 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 |
| **Primario 230 - 400 V / Secundario 115 - 230 V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0 427 85** | 40 | 55 | 1 | 84 | 70 | 98 | 40 | 86 | 4,5 | 1 | 3,7 | 10,9 | 15,6 | 12,6 | 0,79 | 0,62 | 14,2 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 |
| **0 427 87** | 100 | 140 | 1 | 84 | 86 | 98 | 40 | 86 | 4,5 | 1,6 | 6,2 | 21,1 | 10,7 | 8,9 | 0,83 | 0,68 | 9,7 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 | 1 a 4 | 1 a 4 | 4,5 |

# transformadores CNOMO



0 426 14



0 426 34

Conformes a la normas: CEI EN 61558-2-2, 2-4 para 2 × 115 V y CEI EN 61558-2-6 para 24 V; CNOMO E- 03 22 210 G versión enero 2007.

## Mando y separación de circuitos

Con una pantalla electroestática (versión II) o dos pantallas electroestáticas (versión I).

Primario 230 - 400 V ± 15 V.
Secundario 115 V - 230 V.
por acoplamiento 2 × 115 V.

| Emb. | Ref. | | Potencia (VA) | Calibre del magnetotérmico de protección del secundario (A) | Nº de circuitos previstos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Versión I | Versión II | | | |
| 1 | 0 426 32 | 0 426 12 | 100 | 0,5 | 1 |
| 1 | 0 426 34 | 0 426 14 | 250 | 1 | 2 |
| 1 | 0 426 35 | 0 426 15 | 400 | 2 | 3 |
| 1 | 0 426 36 | 0 426 16 | 630 | 3 | 3 |
| 1 | 0 426 37 | 0 426 17 | 1000 | 6 | 3 |
| 1 | 0 426 38 | 0 426 18 | 1600 | 8 | 3 |

## Mando y seguridad

Con dos pantallas electroestáticas (versión I).
Primario 230 - 400 V ± 15 V.
Secundario 24 V - 48 V.
por acoplamiento 2 × 24 V.

| Emb. | Ref. | Potencia (VA) | Calibre del magnetotérmico de protección del secundario (A) | Nº de circuitos previstos |
|---|---|---|---|---|
| | Versión I | | | |
| 1 | 0 426 62 | 100 | 2 | 1 |
| 1 | 0 426 64 | 250 | 6 | 2 |
| 1 | 0 426 67 | 1000 | 20 | 3 |

## Protecciones

**Magnetotérmicos para protección de los circuitos de utilización.**

Unipolar + Neutro 230 V.
Curva C.
Contacto auxiliar inversor independiente.


| Emb. | Ref. | Ref. contacto auxiliar inversor | Intensidad nominal (A) | Módulos de 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 077 50 | + 4 062 58 | 3 | 2+1 |
| 1 | 4 077 52 | + 4 062 58 | 6 | 2+1 |


# transformadores CNOMO

**para circuitos de mando de máquinas e instalaciones industriales - monofásicos desnudos**

Monofásico 50-60 Hz - Clase I.
Caída de tensión limitada al 5% para cos φ = 0,45.
Aparatos con separación de circuitos.
Tensión de aislamiento:
- Entre devanados: 4.500 V.
- Entre devanados y masa: 3.200 V.


Aislamiento clase B, temperatura ambiente: 35 ºC.
- Protección del transformador: Suministrados con 1 magnetotérmico.
  – Curva C para los transformadores < 250 VA.
  – Curva D para los transformadores ≥ 250 VA.
- Protección circuitos de utilización: Emplazamiento previsto (salvo 100 VA) para el montaje por el usuario de magnetotérmicos.
  Unipolar + neutro curva C con contacto auxiliar inversor.





Protección enrollamiento secundario

Protección circuitos utilización (realizados por el usuario).
—2 circuitos posibles para 160 y 250 VA.
—3 circuitos posibles para 400, 630, 1000 y 1600 VA.




**230 - 400 V ± 15V / 115 V / 230V por acoplamiento 2 × 115 V**

| Potencia (VA) | Pérd. en vacío (W) | Caída de tensión(%) | | Rendimiento | | Ucc (%) | Fijación (mm) | | | Dimensiones (mm) | | | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cos φ 1 | cos φ 0,45 | cos φ 1 | cos φ 0,45 | | A | B | C | F | G mín | G máx | Ø | |
| 100 | 17,1 | 5,3 | 2,7 | 0,85 | 0,72 | 5,37 | 170 | 145 | 185 | 126 | 100 | 120 | 6,6 | 4 |
| 160 | 22,9 | 5,7 | 2,8 | 0,89 | 0,78 | 5,55 | 200 | 145 | 195 | 126 | 100 | 120 | 6,6 | 4,7 |
| 250 | 23 | 6,5 | 2,6 | 0,9 | 0,79 | 5,01 | 200 | 159 | 200 | 144 | 100 | 120 | 6,6 | 6,1 |
| 400 | 20,5 | 5,2 | 2,6 | 0,91 | 0,82 | 4,48 | 190 | 183 | 192 | 168 | 100 | 120 | 6,6 | 8 |
| 630 | 24 | 5 | 2,8 | 0,93 | 0,85 | 4,18 | 190 | 183 | 200 | 168 | 100 | 120 | 6,6 | 9,5 |
| 1000 | 42,7 | 2,6 | 2,3 | 0,94 | 0,88 | 2,89 | 210 | 216 | 232 | 200 | 120 | 150 | 9 | 15,5 |
| 1600 | 48,5 | 3,1 | 2,6 | 0,94 | 0,88 | 3,00 | 210 | 246 | 250 | 230 | 120 | 150 | 9 | 19 |




**230 - 400 V ± 15 V / 24 V**

| Potencia (VA) | Pérd. en vacío (W) | Caída de tensión(%) | | Rendimiento | | Ucc (%) | Fijación (mm) | | | Dimensiones (mm) | | | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cos φ 1 | cos φ 0,45 | cos φ 1 | cos φ 0,45 | | A | B | C | F | G mín | G máx | Ø | |
| 100 | 16,9 | 9,5 | 2,8 | 0,82 | 0,67 | 5,58 | 170 | 145 | 185 | 126 | 100 | 120 | 6,6 | 4 |
| 160 | 22 | 9,4 | 2,8 | 0,84 | 0,7 | 5,36 | 200 | 145 | 195 | 126 | 100 | 120 | 6,6 | 4,7 |
| 250 | 22,8 | 6,9 | 2,8 | 0,85 | 0,71 | 5,48 | 200 | 159 | 200 | 144 | 100 | 120 | 6,6 | 6,1 |
| 400 | 20,6 | 6,5 | 2,9 | 0,88 | 0,76 | 4,75 | 190 | 183 | 192 | 168 | 100 | 120 | 6,6 | 8 |
| 630 | 23,7 | 5,3 | 3 | 0,9 | 0,79 | 4,21 | 190 | 183 | 206 | 168 | 100 | 120 | 6,6 | 9,5 |
| 1000 | 46,6 | 5 | 2,6 | 0,9 | 0,8 | 3,49 | 210 | 216 | 232 | 200 | 120 | 150 | 9 | 15,5 |

# Transformadores para usos hospitalarios

**IP 00**



0 425 94

Transformadores de separación de circuitos
Conformes a la norma IEC 61558-2-15, por lo que:
- La corriente de fuga secundario/tierra limitada a 0,5 mA en vacío
- La corriente de llamada está limitada a 12 veces el valor de cresta de corriente primaria

Equipados con un sistema de vigilancia de temperatura, con bornas de salida específicas.

| Emb. | Ref. | Monofásicos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Primario: 230 V∿** | | | |
| | | **Secundario: 230 V∿3 con punto medio** | | | |
| | | Con pantalla electrostática<br>Equipados con dos tipos de sondas de temperatura (bilámina y termopar PT100), lo que los hace compatible con todos los tipos de controladores de aislamiento hospitalarios<br>IP 00 | | | |
| | | | Borna | | |
| | | Potencia (KVA) | Primario, cable flexible mm² | Secundario, cable flexible mm² | |
| 1 | 0 425 91 | 2,5 | 16 | 16 | |
| 1 | 0 425 92 | 4 | 16 | 16 | |
| 1 | 0 425 93 | 5 | 35 | 35 | |
| 1 | 0 425 94 | 6,3 | 35 | 35 | |
| 1 | 0 425 95 | 8 | 35 | 35 | |
| 1 | 0 425 96 | 10 | 35 | 35 | |

# Controlador permanente de aislamiento

**para circuito IT médico**



0 435 01



0 435 11



0 435 21

Permiten controlar permanentemente el nivel de aislamiento, en relación a tierra, de los circuitos aislados IT, conforme a la norma de instalación IEC 60364-7-710 (Locales hospitalarios del grupo 2)
Salida RS485

| Emb. | Ref. | Controlador permanente aislamiento |
|---|---|---|
| | | Para circuito monofásico, específico IT de uso médico.<br>Se asocia a uno o más (hasta 5) repetidores para señalizar cualquier defecto por medio de una señal acústica o visual en la sala afectada.<br>Permite definir alarmas y avisos.<br>Pantalla digital con visualización en 2 líneas de 8 caracteres por línea, para definir los valores límites de los parámetros controlados<br>4 módulos de 17,5 mm. |
| 1 | 0 435 01 | **230 V∿**<br>Mide la resistencia de aislmaiento del circuito, la sobrecarga del transformador (5A) de intensidad y la sobretemperatura (sonda PT100) del transformador<br>Ajustes de aislamiento: 50 a 500 k Ω |
| 1 | 0 435 02 | **24 V∿**<br>Mide la resistencia de aislamiento del circuito, especialmente adaptado para los circuitos de alumbrado (alimbrado sin sombra)<br>Ajustes de aislamiento: 5 a 500 k Ω |
| | | **Cajas reporte de estado**<br>Se conectan al controlador con el cable ref. 336904 para señalizar la alarma<br>Hasta 5 cajas por controlador<br>Direccionamiento manual (por interruptor) |
| 1 | 0 435 11 | **Para instalación empotrada**<br>Suministrada con caja de empotrar<br>Se puede montar en una caja de empotrar para tabiques prefabricados (ref. PB503)<br>3 módulos de 22,5 mm<br>230 V∿ o 24 V∿ |
| 1 | 0 435 21 | **Para montaje sobre puerta o panel**<br>Dimensiones de corte: 68x68<br>Dimensiones del producto: 72x72<br>230 V∿ o 24 V∿ |

# Osmoz completos: no luminosos

## auxiliares de mando y señalización

IP 69



0 237 31

Características técnicas pág. 383


Dispositivos completos compuestos por cabeza y conjunto ensamblado (soporte + cuerpo), conexión por tornillos.
Conformes a la norma IEC 60947-5-1

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Pulsador rasante** |
| | | **IP 69** |
| 1 | 0 237 01 | ● Rojo - NC (0 238 01 + 0 229 61) |
| 1 | 0 237 02 | ● Verde - NA (0 238 02 + 0 229 62) |
| 1 | 0 237 06 | ● Negro - NA (0 238 06 + 0 229 62) |
| | | **Pulsador de emergencia** |
| | | **Pulsar - Girar IP 69** |
| 1 | 0 237 26 | ● Rojo - Ø40 (0 238 85 + 0 229 76) Parada de emergencia conforme a ISO 13850 - NC + NA |
| | | **Pulsar - Tirar IP 69** |
| 1 | 0 237 25 | ● Rojo - Ø40 (0 238 74 + 0 229 76) Parada de emergencia conforme a ISO 13850 - NC + NA |
| | | **Selector** |
| | | **IP 69** |
| | | **Maneta corta** |
| 1 | 0 237 30 | ● Negro 0 1 2 posiciones fijas - 90° + NA |
| 1 | 0 237 31 | ● Negro 1 0 2 3 posiciones fijas - 45° + 2 NA |

# Osmoz componibles: luminosos

## auxiliares de mando y señalización

IP 69



Cabeza + Soporte + Cuerpo (pág. 381)



Cabeza + conjunto ensamblado (pág. 381)



0 238 01



0 239 82

Características técnicas pág. 383

Equipados con un anillo de apriete
Conforme a la norma IEC 60947-5-1

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Cabezas de pulsador rasante** |
| | | **IP 69** |
| 10 | 0 238 00 | ○ Blanco |
| 10 | 0 238 01 | ● Rojo |
| 10 | 0 238 02 | ● Verde |
| 10 | 0 238 03 | ● Azul |
| 10 | 0 238 04 | ● Amarillo |
| 10 | 0 238 06 | ● Negro |
| 10 | 0 238 08 | ● Rojo marcado "0" |
| 10 | 0 238 09 | ● Verde marcado "I" |
| | | **Cabezas de pulsador doble** |
| | | Rojo marcado "0", verde marcado "I" |
| | | **IP 66** |
| 1 | 0 239 82 | ● ● Rasante/Saliente - Verde/Rojo |

# Osmoz componibles: cabezas no luminosas

## auxiliares de mando y señalización

IP 69



0 239 02



0 239 30



0 238 95



0 238 91



0 238 72



0 239 60

Características técnicas pág. 383

Equipados con un anillo de apriete
Conforme a la norma IEC 60947-5-1

| Emb. | Ref. | Selector | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Maneta corta IP 69** | | |
| | | | | Posiciones |
| 1 | 0 239 02 | ● Verde |  | 2 posiciones fijas - 45° |
| 10 | 0 239 03 | ● Negro | | 2 posiciones fijas - 45° |
| 10 | 0 239 23 | ● Negro | | 3 posiciones fijas - 45° |
| 1 | 0 239 24 | ● Gris | | 3 posiciones fijas - 45° |
| 1 | 0 239 27 | ● Negro |  | 3 posiciones derecha con retorno al centro - 45° |
| 5 | 0 239 28 | ● Negro |  | 3 posiciones derecha e izquierda con retorno al centro - 45° |
| | | **Maneta larga IP 69** | | |
| 10 | 0 239 30 | ● Negro |  | 2 posiciones fijas - 45° |
| 5 | 0 239 40 | ● Negro |  | 3 posiciones fijas - 45° |

| Emb. | Ref. | Selector con llave (nº 455) |
|---|---|---|
| 1 | 0 239 50[1] |  2 posiciones fijas - 45° |
| 1 | 0 239 52[1] |  2 posiciones con retorno al centro - 45° |
| 1 | 0 239 54[1] |  2 posiciones fijas - 90° Extracción de llave en ambas posiciones |
| 1 | 0 239 60[1] |  3 posiciones fijas - 45° |
| 1 | 0 239 63[1] |  3 posiciones fijas - 90° Extracción de llave en las 3 posiciones |

| Emb. | Ref. | Pulsador de emergencia |
|---|---|---|
| | | **Pulsar- Tirar. Corte de emergencia IP 69** |
| 10 | 0 238 72 | ● Rojo - Ø40 |
| | | **Pulsar-Tirar. Parada de emergencia IP 69** |
| | | Conforme a la norma ISO 13850 |
| 10 | 0 238 74 | ● Rojo - Ø40 |
| 5 | 0 238 95 | ● Rojo - Ø54 |
| | | Con visualización de estado "STOP - I" |
| | | **Pulsar-Girar Corte de emergencia IP 69** |
| 10 | 0 238 80 | ● Rojo - Ø32 |
| 10 | 0 238 82 | ● Rojo - Ø40 |
| | | **Pulsar-Girar Parada de emergencia IP 69** |
| | | Conforme a la norma ISO 13850 |
| 10 | 0 238 85 | ● Rojo - Ø40 |
| | | **Con llave nº 455 Corte de emergencia IP 69** |
| 10 | 0 238 91 | ● Rojo - Ø40 |
| | | **Con llave nº 455 Parada de emergencia IP 69** |
| 1 | 0 238 92 | ● Rojo - Ø40 - conforme a la norma ISO 13850 |

1 : El punto de extracción de la llave se simboliza con "."



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Osmoz componibles: cabezas no luminosas

## auxiliares de mando y señalización



0 239 89



0 239 90

Características técnicas pág. 383

Equipadas con un anillo de apriete
Conforme a la norma IEC 60947-5-1

| Emb. | Ref. | Aplicaciones especiales | |
|---|---|---|---|
| | | **Regulador IP 65** | |
| | | Se suministra con soporte para 3 posiciones<br>Se utiliza con el cuerpo ref. 0 229 56 (se pide por separado) | |
| 1 | 0 239 90 | 2 Posiciones con retorno al centro | Posiciones<br>A→0←B |
| | | **Botón tipo potenciómetro** | |
| 1 | 0 239 89 | Potenciómetro no suministrado | |

# Osmoz componible: cabezas luminosas

## auxiliares de mando y señalización

IP 69



Cabeza + soporte + cuerpo (pág. **381**)



Cabeza + conjunto ensamblado (pág. **381**)



0 240 02



0 240 73

Características técnicas pág. 383

Conforme a la norma
Equipados con un anillo de apriete IEC 60947-5-1

| Emb. | Ref. | Cabezas de pulsador rasante |
|---|---|---|
| 10 | 0 240 00 | ○ Blanco |
| 10 | 0 240 01 | ● Rojo |
| 10 | 0 240 02 | ● Verde |
| 5 | 0 240 04 | ● Amarillo |
| | | **Cabezas de pulsador doble**<br>**Rasante/Saliente** |
| | | Rojo marcado "0", verde marcado "I" |
| 5 | 0 240 73 | ● ● Verde/Rojo IP 66 |

# Osmoz componibles: cabezas luminosas

## auxiliares de mando y señalización

IP 69


0 241 62


0 241 64


0 246 00


0 246 01


0 246 02


0 246 03


0 246 04

Características técnicas pág. 383

Equipados con un anillo de apriete
Conforme a la norma IEC 60947-5-1

| Emb. | Ref. | Selector |
|---|---|---|
| | | **Maneta corta IP 69** |
| 5 | 0 240 32 | ● Verde |
| 1 | 0 240 52 | ● Verde |




Posiciones
2 posiciones fijas - 45°
3 posiciones fijas - 45°

| Emb. | Ref. | Piloto luminoso IP 69 |
|---|---|---|
| 1 | 0 241 60 | ○ Blanco |
| 1 | 0 241 61 | ● Rojo |
| 1 | 0 241 62 | ● Verde |
| 1 | 0 241 64 | ● Amarillo |

| Emb. | Ref. | Piloto luminoso monobloque |
|---|---|---|
| | | No necesita utilizar un cuerpo |
| | | **Con LED integrado IP 69** |
| 10 | 0 246 00 | ○ Blanco - 24 V∿/⎓ |
| 10 | 0 246 01 | ● Rojo - 24 V∿/⎓ |
| 10 | 0 246 02 | ● Verde - 24 V∿/⎓ |
| 10 | 0 246 03 | ● Azul - 24 V∿/⎓ |
| 10 | 0 246 04 | ● Amarillo - 24 V∿/⎓ |
| 10 | 0 246 10 | ○ Blanco - 230 V∿ |
| 10 | 0 246 11 | ● Rojo - 230 V∿ |
| 10 | 0 246 12 | ● Verde - 230 V∿ |
| 10 | 0 246 13 | ● Azul - 230 V∿ |
| 10 | 0 246 14 | ● Amarillo - 230 V∿ |

# Osmoz componibles: conjuntos ensamblados

## auxiliares de mando y señalización



0 229 61

Características técnicas pág. 383

Cuerpos con soporte ensamblado IP 20
Conforme a la norma IEC 60947-5-1

| Emb. | Ref. | Conjuntos ensamblados para cabezas no luminosas |
|---|---|---|
| | | **Conexión por tornillos** |
| 10 | 0 229 61 | NC + soporte 1 posición |
| 10 | 0 229 62 | NA + soporte 1 posición |
| 10 | 0 229 74 | 2 NA + soporte 3 posiciones |
| 10 | 0 229 76 | NA + NC + soporte 3 posiciones |

# Cuerpos Osmoz: elementos de base

## auxiliares de mando y señalización



0 229 01



0 229 02



0 229 42



0 229 55



0 229 60



0 229 64



0 229 68

Características técnicas pág. 383

IP 20
Conformes a la norma IEC 60947-5-1

| Emb. | Ref. | Cuerpos para cabezas no luminosas |
|---|---|---|
| | | Elementos de contacto |
| | | **Conexión por tornillos** |
| 20 | 0 229 01 | NC |
| 20 | 0 229 02 | NA |
| 10 | 0 229 03 | NA/NC |
| 5 | 0 229 56 | NA/NC para regulador |
| | | **Cuerpos para cabezas luminosas** |
| | | Cuerpos luminosos LEDs |
| | | **Conexión por tornillos** |
| 5 | 0 229 10 | ○ Blanco - 12-24 V~/⎓ |
| 5 | 0 229 11 | ● Rojo - 12-24 V~/⎓ |
| 5 | 0 229 12 | ● Verde - 12-24 V~/⎓ |
| 5 | 0 229 13 | ● Bleu - 12-24 V~/⎓ |
| 5 | 0 229 14 | ● Amarillo - 12-24 V~/⎓ |
| 5 | 0 229 40 | ○ Blanco - 230 V~ |
| 5 | 0 229 41 | ● Rojo - 230 V~ |
| 5 | 0 229 42 | ● Verde - 230 V~ |
| 5 | 0 229 44 | ● Amarillo - 230 V~ |
| | | **Cuerpos complementarios** |
| | | **Cuerpo transformador - Conexión por tornillos** |
| 1 | 0 229 55 | Cuerpo transformador 400/24 V |
| | | **Soportes** |
| 20 | 0 229 60 | 1 posición |
| 20 | 0 229 64 | 3 posiciones |
| 20 | 0 229 68 | 5 posiciones |

# Botoneras Osmoz

## auxiliares de mando y señalización


0 242 02


0 242 03


0 242 41


0 242 42


0 242 72

Características técnicas pág. 383

Caja de botonera a equipar con:
- cabezas luminosas o no luminosas (pág. 277 a 280)
- Cuerpos específicos para botoneras IP 66 - IK 07

| Emb. | Ref. | Cajas para botonera |
|---|---|---|
| | | Posibilidad de montar 3 cuerpos por puesto |
| 1 | 0 242 00 | 1 puesto - gris |
| 1 | 0 242 02 | 2 puestos - gris |
| 1 | 0 242 03 | 3 puestos - gris |
| 1 | 0 242 04 | 4 puestos - gris |
| 1 | 0 242 05 | 5 puestos - gris |
| | | **Cuerpos para botonera** |
| | | **Cuerpos de contacto** |
| | | Fijación directa sobre la placa de soporte de la botonera<br>Conexión por tornillos |
| 10 | 0 242 41 | NC |
| 10 | 0 242 42 | NA |
| | | **Cuerpos luminosos LED** |
| | | Fijación directa sobre la placa de soporte de la botonera<br>Conexión por tornillos |
| 1 | 0 242 71 | ● Rojo - 230 V∿ |
| 1 | 0 242 72 | ● Verde - 230 V∿ |

# Accesorios Osmoz

## auxiliares de mando y señalización


0 241 87

| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| | | **Capuchón IP 67** |
| | | Capuchón saliente de silicona. Permite obtener una IP67 en los dispositivos de pulso y «Pulsar-tirar» |
| 1 | 0 241 90 | ○ Transparente |
| | | **Otros** |
| 10 | 0 241 87 | Tapón obturador - negro |

# Etiquetas Osmoz

## auxiliares de mando y señalización


0 243 00


0 243 01


0 243 08


0 243 30


0 243 15


0 243 16


0 243 18


0 243 19

| Emb. | Ref. | **Etiquetas** |
|---|---|---|
| | | A introducir en un portaetiquetas<br>Puede colocarse después del montaje |
| | | **Sin texto** |
| 10 | 0 243 00 | ○ Blanco - Etiqueta pequeña |
| 10 | 0 243 01 | ● Rojo - Etiqueta pequeña |
| 10 | 0 243 03 | ● Negro - Etiqueta pequeña |
| 10 | 0 243 04 | ○ Transparente - Etiqueta pequeña |
| 10 | 0 243 08 | ● Negro - Etiqueta grande |
| 10 | 0 243 09 | ○ Transparente - Etiqueta grande |
| | | **Con texto** |
| | | ● Alu - Etiqueta pequeña |
| 10 | 0 243 30 | "O I" |
| 10 | 0 243 32 | "I O II" |
| 10 | 0 243 43 | «MANU - AUTO» |
| 10 | 0 243 44 | «MANU - O - AUTO» |
| | | **Portaetiquetas** |
| | | Se suministra sin etiquetas |
| 10 | 0 243 15 | Redondo - Portaetiquetas pequeño |
| 10 | 0 243 16 | Redondo - Portaetiquetas grande |
| 10 | 0 243 18 | Cuadrado - Portaetiquetas pequeño |
| 10 | 0 243 19 | Redondo - Portaetiquetas pequeño doble |

# Osmoz

## auxiliares de mando y señalización

### Características técnicas

- Resistencia a la intemperie:
  - Conforme a la norma ITC 60068-2-3 (calor húmedo constante)
  - Conforme a la norma UNE EN 60068-2-30 (calor húmedo cíclico)
- Grado de protección IP69 conforme a la norma UNE EN 60529
- Grado de protección IP69K conforme a la norma ISO 20653

IP66 (compatible IP69K(1)) para cabezas estandar, salvo pulsadores dobles.
P66 para pulsadores dobles
IP20 en la parte posterior del cuerpo (elementos de contacto) y de los pilotos luminosos monobloque
Nema 4x, 12 y 13 para las cabezas y las botoneras.
- Protección contra impactos mecánicos según UNE EN 62262

IK 05 cabezas luminosas y no luminosas
IK 07 cajas para botonera
-Protección contra impactos eléctricos:
Clase II según UNE EN 60947-5-1
-Marcaje de las bornas conforme a la norma UNE EN 60947-1
-Par de apriete: de la tuerca de la cabeza: recomendado 3 N.m
de las bornas: máx. 1,2 N.m
Homologaciones cULus Y Bureau Veritas
(1): Dedicado a material rodante

**Elementos de contacto (cuerpos para cabezas no luminosas)**

• Tensión de aislamiento asignada:
Grado de polución 3 – 690V según UNE EN 60947 para cuerpos empotrados por tornillos o bornas de resorte 600 V ~
• Contactos NC: maniobra de apertura según UNE EN 60947-5-1
• Tensión nominal asignada a impacto Uimp: 6kV elemento de contacto
• Corriente térmica convencional al aire libre UNE EN 60947-5-1
AC: 10 A - DC: 2,5 A
• Funcionamiento eléctrico:

| - Corriente alterna | - Corriente continua |
|---|---|
| Según UNE EN 60947-5-1 | Según UNE EN 60947-5-1 |
| AC 15 - A 600 | DC 13 - Q 600 |
| Ue = 120 V, Ie = 6 A | Ue = 125 V, Ie = 0,55 A |
| Ue = 240 V, Ie = 3 A | Ue = 250 V, Ie = 0,27 A |
| Ue = 380 V, Ie = 1,9 A | Ue = 400 V, Ie = 0,15 A |
| Ue = 480 V, Ie = 1,5 A | Ue = 500 V, Ie = 0,13 A |
| Ue = 500 V, Ie = 1,4 A | Ue = 600 V, Ie = 0,1 A |
| Ue = 600 V, Ie = 1,2 A | |
| - Resistencia eléctrica: | - Corriente de empleo de bajo nivel |
| 1 millón de ciclos por: | según UNE EN 60947-5-4 |
| - AC 15 - B 300 | Cuerpos estándar |
| Ue = 120 V, Ie = 3 A | Ue = 24 V DC et Ie = 5 mA |
| Ue = 240 V, Ie = 1,5 A | Índice de error = 10-8 |
| - DC 13 - R 300 | Cuerpos de bajo nivel |
| Ue = 125 V, Ie = 0,22 A | Ue = 5 V DC et Ie = 1 mA |
| Ue = 250 V, Ie = 0,1 A | Índice de error = 10-8 |

• Conexión :
Cable rígido o flexible sin punta: 2 x 0,5 mm2 à 2 x 2,5 mm2
Cable rígido o flexible con punta: 2 x 0,5 mm2 à 2 x 1,5 mm2

**Cuerpos LEDs y pilotos luminosos (cuerpos para cabezas luminosas)**

• Tensión de aislamiento asignada:
Grado de polución 3 – 300V según UNE EN 60947-5-1
• Tensión nominal asignada a impacto Uimp: 4KV siguiendo la norma UNE EN 60947-5-1
• Tensión de empleo:
12 aw 24 V AC/DC
130 V AC
230 V AC
} ± 10 %
• Frecuencia: 50 o 60 Hz
• Vida útil con tensión nominal de alimentación:
Rojo y amarillo: 100000 horas a 25 °C
Otros colores: 50000 horas a 25 °C
• Consumo de cuerpos LED:


| Tensión (V) | 24 | 48 | 130 | 230 |
|---|---|---|---|---|
| Consumo (mA) | 25 ± 20% | 15 ± 5% | 20 ± 10% | 16 ± 30% |

**Pilotos luminosos monobloque**

• Tensión de empleo:
24 VA/=
130 VA/=
230 VA/=
} ± 10 %
• Frecuencia: 50 o 60 Hz
• Vida útil a tensión nominal de alimentación:
Rojo: 100000 horas a 25 °C
Otros colores: 50000 horas a 25 °C

# P17 TEMPRA PRO, asegurar la rapidez de instalación

Puesto que la competitividad es una ventaja mayor en la ejecución de una obra, la gama P17 Tempra Pro ofrece un abanico de ventajas indispensables e intuitivas que permiten simplificar cada gesto, liberar espacio de cableado y asegurar una buena conexión rápida de los cables en las mejores condiciones posibles.




**Clavijas y bases aéreas**

## LOS PRODUCTOS MÓVILES SE ENTREGAN MONTADOS Y DESBLOQUEADOS





**1 SISTEMA DE APERTURA/CIERRE RÁPIDO**[1]

Desbloqueo presionando con un destornillador. Una marca indica la ubicación del bloqueo.

Apertura girando las 2 partes en sentido opuesto.



**2 PROTECCIÓN REFORZADA**[1]


Cubierta de terminales extraíble en la parte posterior de los bases para cuadros.




**PELADO DE LOS CABLES**

Una marca permite visualizar rápidamente la longitud del cable que se desea pelar. Posibilidad de utilizar cables con punteras.

1: Solamente los productos 16 y 32 A





# Bases murales de superficie



## 8 ENTRADAS DE LOS CABLES

4 entradas de cables perforados y operculados en alto y en bajo y marca en la parte posterior de la caja para prensaestopas ISO o conductos.



## 7 MANTENIMIENTO FACILITADO

Los entre ejes de fijación de las tomas de 16 A son idénticos a la gama antigua (70 mm) y son marcados en la parte posterior de la caja para lo calibre 32 A.




## 3 UN SOLO TORNILLO POR BORNE

Un único tornillo PZ 2, imperdible, por borne de conexión. Mismo tipo de tornillo para los 2 calibres de 16 y 32 A.




## 4 FIJACIÓN DE LA TAPA

Tornillos inoxidables imperdibles de bloqueo rápido y cabeza mixta (para destornillador de estrella o plano) para una óptima estanquidad y resistencia anticorrosión.



## 5 EXTRACCIÓN FÁCIL[1]

Las partes activas del producto se pueden extraer de la base mural, para facilitar el cableado.



## 6 CABLEADO FÁCIL


Espacio de cableado óptimo que facilita las conexiones.

# P17 TEMPRA PRO, garantizar facilidad de uso y seguridad

La nueva gama P17 Tempra Pro ha sido objeto de investigaciones profundas en materia de diseño y seguridad para simplificar la vida del usuario y su seguridad. Buen agarre de los productos, gestión de dimensiones en espacio reducido, manipulaciones simplificadas.... Respeto de las normas, materias y compuestos tratados contra la corrosión... Un conjunto completo de soluciones adaptadas en el respeto de las normas.




## UN DISEÑO INNOVADOR DE ACUERDO CON LAS NORMAS CEI 60309-1 Y 2 Y CON EL MEDIO AMBIENTE






### 1 2 POSICIONES DE MONTAJE[1]

Para solucionar las necesidades de espacio, Las bases murales de superficie tienen 2 posiciones de montaje diferentes (5° o 25°) que permiten adaptarse según el espacio disponible sin cambiar de caja.


### 2 APRIETACABLES

Aprietacables imperdible con sistema antivibraciones que permite un mantenimiento óptimo del cable a lo largo del tiempo.
Productos 63 y 125 A están equipadas con un tornillo de bloqueo.

### 3 MANIPULACIÓN FÁCIL

Zonas de agarre en el cuerpo de los productos móviles y el aprietacables.

1: Solamente los productos 16 y 32 A




# SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

## SEGURIDAD

Bornes de conexión conformes con las normas IEC 60 309 1 y 2

Sitios de producción con las certificaciones ISO 14001 y ISO 9001

Excelente resistencia a los productos químicos. Los conectores y las tomas son de poliamida 6.

Tornillos tratados anticorrosión, resortes inoxidables para las tapas de las tomas

Resistente a temperaturas de -25 °C a + 40° C

## MEDIO AMBIENTE

Materiales reciclables sin halógeno (silicona, PVC)

Embalaje mediante cartones no individuales

Productos PEP (Eco Passeport)



### 4 PALANCA DE APERTURA

Para facilitar las conexiones/ desconexiones. Sujeción de la tapa en posición abierta para las bases murales de superficie y de cuadro




### 5 MARCA DE POSICIÓN

Localización grabada en la gama de productos IP66/67 para una verificación rápida de la posición abierta y cerrada.
Área de marcaje en cortinilla des bases y la parte superior de clavijas para una identificación rápida por el usuario.



### 6 EJE DE METAL REMACHADO

El eje de metal remachado asegura aún más la robustez de los productos 63 y 125 A.
El anillo dentado de sujeción facilita las operaciones de bloqueo/desbloqueo de la tapa.



### 7 JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Para las bases para quadros.

# bases y clavijas industriales P17 PRO

## P17 PRO tablas de selección

### IP 44 - 16 y 32 A

| Cumple la norma EN 60309-1 y 2<br>IP 44 de acuerdo con la norma EN 60529<br>IK 09 de acuerdo con la norma EN 62262<br>Material: poliamida 6<br>Autoextinguibles:<br>850°C (piezas en contacto con partes activas) / 650°C (cuerpo) | | | BASES MURALES DE SUPERFICIE | BASES PARA CUADROS ENTREEJES UNIFICADOS |
|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |
| 200 a 250V∿ 50/60Hz | 16 A | 2P+T | 5 551 54 | 5 551 84 |
| | 32 A | 2P+T | 5 552 54 | 5 552 84 |
| 380 a 415 V∿ 50/60 Hz | 16 A | 3P+T | 5 551 58 | 5 551 88 |
| | | 3P+N+T | 5 551 59 | 5 551 89 |
| | 32 A | 3P+T | 5 552 58 | 5 552 88 |
| | | 3P+N+T | 5 552 59 | 5 552 89 |

(1) Únicamente se puede instalar en placas frontales Ref. 0 577 23 (pág. 400).
(2) No se suministran las tapas de protección.

### IP 66/67 - 16, 32, 63 y 125 A

| Cumple la norma EN 60309-1 y 2<br>IP 44 de acuerdo con la norma EN 60529<br>IK 09 de acuerdo con la norma EN 62262<br>Material: poliamida 6<br>Autoextinguibles:<br>850°C (piezas en contacto con partes activas) / 650°C (cuerpo) | | | BASES MURALES DE SUPERFICIE | BASES PARA CUADROS |
|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |
| 200 a 250 V∿ 50/60 Hz | 16 A | 2P+T | 5 553 54 | 5 553 84 |
| | 32 A | 2P+T | 5 554 54 | 5 554 84 |
| 380 a 415 V∿ 50/60 Hz | 16 A | 3P+T | 5 553 58 | 5 553 88 |
| | | 3P+N+T | 5 553 59 | 5 553 89 |
| | 32 A | 3P+T | 5 554 58 | 5 554 88 |
| | | 3P+N+T | 5 554 59 | 5 554 89 |
| | 63 A | 3P+T | 5 555 58 | 5 555 88 |
| | | 3P+N+T | 5 555 59 | 5 555 89 |
| | 125 A | 3P+T | 5 556 58 | 5 556 88 |
| | | 3P+N+T | 5 556 59 | 5 556 89 |
| 440 V∿ 50/60 Hz para contenedores refrigerados | 32 A | 3P+T | | 5 554 91 |

(1) IP 55.
(2) Únicamente se puede instalar en placas frontales Ref. 0 577 23 (pág. 400).

| FUNCIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BASES PARA CUADROS DIMENSIONES REDUCIDAS | BASES CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SUPERCOMPACTAS | BASES AÉREAS | CLAVIJAS AÉREAS | CLAVIJAS MURALES |
| |  |  |  |  |  |
| | 0 573 54 | 0 573 00[1] | 5 551 04 | 5 551 24 | 0 575 84[2] |
| | | | 5 552 14 | 5 552 34 | 0 582 84[2] |
| | | | 5 551 08 | 5 551 28 | 0 575 88[2] |
| | | 0 573 02[1] | 5 551 09 | 5 551 29 | 0 575 89[2] |
| | | | 5 552 18 | 5 552 38 | 0 582 88[2] |
| | | | 5 552 19 | 5 552 39 | 0 582 89[2] |

| FUNCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BASES CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SUPERCOMPACTAS | BASES AÉREAS | CLAVIJAS AÉREAS | CLAVIJAS MURALES |
| |  |  |  |  |
| | 0 573 20[1][2] | 5 553 04 | 5 553 24 | |
| | | 5 554 14 | 5 554 34 | |
| | | 5 553 08 | 5 553 28 | |
| | 0 573 22[1][2] | 5 553 09 | 5 553 29 | |
| | | 5 554 18 | 5 554 38 | |
| | | 5 554 19 | 5 554 39 | |
| | | 5 555 08 | 5 555 28 | 5 555 18 |
| | | 5 555 09 | 5 555 29 | 5 555 19 |
| | | 5 556 08 | 5 556 28 | |
| | | 5 556 09 | 5 556 29 | |
| | | 5 554 21 | 5 554 41 | |

# bases y clavijas industriales P17 PRO

## IP 44 - 16 y 32 A



5 552 58



5 551 88



5 551 08



5 551 28

### Bases murales de superficie

Dos ángulos de montaje (5° o 25°).

| Emb. | Ref. IP 44 16 A | Ref. IP 44 32 A | |
|---|---|---|---|
| | | | **200/250 V∿** |
| 10 | 5 551 54 | 5 552 54 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 10 | 5 551 58 | 5 552 58 | 3P+T |
| 10 | 5 551 59 | 5 552 59 | 3P+N+T |

### Bases para cuadros entreejes unificados

Se puede fijar en placas frontales ciegas o frontales troqueladas (pág. 400) y en cajas de montaje empotrado (pág. 395).

| Emb. | Ref. IP 44 16 A | Ref. IP 44 32 A | |
|---|---|---|---|
| | | | **200/250 V∿** |
| 10 | 5 551 84 | 5 552 84 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 10 | 5 551 88 | 5 552 88 | 3P+T |
| 10 | 5 551 89 | 5 552 89 | 3P+N+T |

### Bases para cuadros de dimensiones reducidas

Se puede fijar en placas frontales ciegas Refs. 0 577 15/16 (pág. 400).

| Emb. | Ref. IP 44 16 A | |
|---|---|---|
| | | **200/250 V∿** |
| 5 | 0 573 54 | 2P+T |

### Bases con enclavamiento mecánico supercompactas

Dimensiones: 125 × 105 mm.
Se puede fijar en placas frontales ciegas. Ref. 0 577 23 (pág. 400).

| Emb. | Ref. 16 A IP 44 | Ref. 16 A IP 55 | |
|---|---|---|---|
| | | | **200/250 V∿** |
| 1 | 0 573 00 | 0 573 20 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 1 | 0 573 02 | 0 573 22 | 3P+N+T |

### Bases aéreas

Se suministra sin bloquear.

| Emb. | Ref. IP 44 16 A | Ref. IP 44 32 A | |
|---|---|---|---|
| | | | **200/250 V∿** |
| 10 | 5 551 04 | 5 552 14 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 10 | 5 551 08 | 5 552 18 | 3P+T |
| 10 | 5 551 09 | 5 552 19 | 3P+N+T |

### Clavijas aéreas

Se suministra sin bloquear.

| Emb. | Ref. IP 44 16 A | Ref. IP 44 32 A | |
|---|---|---|---|
| | | | **200/250 V∿** |
| 10 | 5 551 24 | 5 552 34 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 10 | 5 551 28 | 5 552 38 | 3P+T |
| 10 | 5 551 29 | 5 552 39 | 3P+N+T |

### Clavijas inversoras de fase

Clavijas aéreas para el cambio de sentido de rotación de motores eléctricos trifásicos.

| Emb. | Ref. IP 44 16 A | Ref. IP 44 32 A | |
|---|---|---|---|
| | | | **380/415 V∿** |
| 5 | 0 574 40 | 0 581 40 | 3P+T |
| 5 | 0 574 41 | 0 581 41 | 3P+N+T |

### Clavijas murales

| Emb. | Ref. IP 44 16 A | Ref. IP 44 32 A | |
|---|---|---|---|
| | | | **200/250 V∿** |
| 5 | 0 575 84 | 0 582 84 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 5 | 0 575 88 | 0 582 88 | 3P+T |
| 5 | 0 575 89 | 0 582 89 | 3P+N+T |

Características técnicas pág. 394.

# bases y clavijas industriales P17

## bases y adaptadores 2P+T - 16 A



0 576 76



0 576 75



0 521 02



0 539 48



0 577 22

| Emb. | Ref. | Bases schuko 2P+T 16 A para cuadros | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Se fijan sobre placas de montaje ciegas o troqueladas. | | | |
| | 16 A | Vn (V~) | Polos | h | |
| 20 | 0 576 76 | 250 | 2P+T | SR | |
| 20 | 0 576 72 | | | | |

| | | Bases schuko 2P+T 16 A dimensiones reducidas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Se fijan sobre placas de montaje ciegas. | | | | |
| | 16 A | Vn (V~) | Polos | h | Color | |
| 20 | 0 576 75 | 250 | 2P+T | SR | Azul | |
| 20 | 0 576 69 | | | | Blanco | |
| 20 | 0 576 73 | | | | Negro | |

| | | Adaptadores |
|---|---|---|
| 8 | 0 539 48 | Adaptador IP 55 para tomas Mosaic 2P+T 10/16 A ref. 0 772 13. |
| 10 | 0 521 02 | Adaptador para conectar una clavija 2P+T 10/16 A en una base industrial 2P+T 16 A. |

| | | Cajas de montaje empotrado |
|---|---|---|
| | | IP 55.<br>Para la instalación de bases para cuadros entreejes unificados (IP 44 o IP 66/67).<br>Cajas de montaje empotrado con placas frontales. |
| 3 | 0 577 21 | Para dos bases para cuadros 16 A. |
| 3 | 0 577 22 | Para fijación de una base para cuadro de 16 o 32 A (32 A sólo admite montaje horizontal). |

Características técnicas pág. 395.

# P17 - MBT 16 y 32 A

## IP 44 - MBT 16 y 32 A



0 552 06



0 552 21



0 552 45

| Emb. | Ref. | Bases murales de superficie |
|---|---|---|
| | 16 A \| 32 A | |
| 5 | 0 552 06 \| 0 552 56 | 20/25 V~ 2P |

| | | Bases para cuadros |
|---|---|---|
| | 16 A \| 32 A | |
| 5 | 0 552 45 \| 0 552 95 | 20/25 V~ 2P |

| | | Clavijas aéreas |
|---|---|---|
| | 16 A \| 32 A | |
| 5 | 0 552 21 \| 0 552 71 | 20/25 V~ 2P |

| | | Bases aéreas |
|---|---|---|
| | 16 A \| 32 A | |
| 5 | 0 552 31 \| 0 552 81 | 20/25 V~ 2P |

| | | Clavijas murales |
|---|---|---|
| | 16 A \| 32 A | |
| 5 | 0 552 41 \| 0 552 91 | 20/25 V~ 2P |

Características técnicas pág. 396.

# bases y clavijas industriales P17 PRO

## IP 66/67 - 16 y 32 A



5 554 58



5 553 28

| Emb. | Ref. 16 A | Ref. 32 A | Bases murales de superficie |
|---|---|---|---|
| | | | Dos ángulos posibles (5° o 25°). |
| | | | **200/250 V∿** |
| 5 | 5 553 54 | 5 554 54 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 5 | 5 553 58 | 5 554 58 | 3P+T |
| 5 | 5 553 59 | 5 554 59 | 3P+N+T |

| | | | Bases para cuadros |
|---|---|---|---|
| | | | Se puede fijar en las placas ciegas o troqueladas (pág. 400). |
| | | | **200/250 V∿** |
| 5 | 5 553 84 | 5 554 84 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 5 | 5 553 88 | 5 554 88 | 3P+T |
| 5 | 5 553 89 | 5 554 89 | 3P+N+T |

| | | | Bases aéreas |
|---|---|---|---|
| | | | Se suministra sin bloquear. |
| | | | **200/250 V∿** |
| 5 | 5 553 04 | 5 554 14 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 5 | 5 553 08 | 5 554 18 | 3P+T |
| 5 | 5 553 09 | 5 554 19 | 3P+N+T |

| | | | Clavijas aéreas |
|---|---|---|---|
| | | | Se suministra sin bloquear. |
| | | | **200/250 V∿** |
| 5 | 5 553 24 | 5 554 34 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 5 | 5 553 28 | 5 554 38 | 3P+T |
| 5 | 5 553 29 | 5 554 39 | 3P+N+T |

Características técnicas pág. 397.

# bases y clavijas industriales P17 PRO

## IP 66/67 - 32 A para contenedores refrigerados



6 571 06

| Emb. | Ref. | Combinados, clavijas y bases aéreas para contenedores refrigerados |
|---|---|---|
| | | 32 A - 440 V∿ - 50/60 Hz - 3P+T - 3h IK 09. Cuerpo y tapa de plástico - Tornillos de acero inoxidable. |
| 1 | 6 571 06 | Combinado con base supercompacta - Doble enclavamiento mecánico - Se suministran sin prensa estopas. |
| 1 | 5 554 91 | Base para cuadros. |
| 1 | 5 554 21 | Base aérea. |
| 1 | 5 554 41 | Clavija aérea. |

## bases y clavijas industriales P17

**IP 66/67 - 63 y 125 A**



5 555 29



5 555 08

### Bases murales de superficie

| Emb. | | Ref. 63 A | Ref. 125 A | 380/415 V~ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 555 58 | 5 556 58 | 3P+T |
| 2 | 1 | 5 555 59 | 5 556 59 | 3P+N+T |

### Bases para cuadros

Se puede fijar en las placas frontales ciegas o troqueladas
Ref. 0 577 17/19 (pág. 400).

| Emb. | | Ref. 63 A | Ref. 125 A | 380/415 V~ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 555 88 | 5 556 88 | 3P+T |
| 2 | 1 | 5 555 89 | 5 556 89 | 3P+N+T |

### Clavijas aéreas

¡Ahora con IP69!

| Emb. | | Ref. 63 A | Ref. 125 A | 380/415 V~ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 555 28 | 5 556 28 | 3P+T |
| 2 | 1 | 5 555 29 | 5 556 29 | 3P+N+T |

### Bases aéreas

¡Ahora con IP69!

| Emb. | | Ref. 63 A | Ref. 125 A | 380/415 V~ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 555 08 | 5 556 08 | 3P+T |
| 2 | 1 | 5 555 09 | 5 556 09 | 3P+N+T |

### Clavijas murales

| Emb. | | Ref. 63 A | 380/415 V~ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 555 18 | 3P+T |
| 2 | 1 | 5 555 19 | 3P+N+T |

Características técnicas pág. 399.

TOMAS INDUSTRIALES P 17

# PRÁCTICAS Y RESISTENTES


## PARA EL SECTOR TERCIARIO

Las nuevas tomas P 17 tienen un diseño ecológico, son ideales para usos en interior o en exterior y combinan rapidez de implantación y seguridad.



Sistema patentado de apertura y cierre rápidos.

- Poliamida 6, que garantiza la resistencia a las agresiones y a los agentes químicos.
- IP 44 e IP 66/67/69, IK 09.
- Más compacta, con mayor espacio para cable.
- Diseño ergonómico. Con apertura fácil.
- Retención de la tapa en posición abierta para facilitar las conexiones.




Bases murales de superficie con dos posiciones de montaje posibles (5 o 25°), para una adaptación perfecta al espacio.

## UNA OFERTA COMPLETA



Cajas para tomas P 17. Ver p. 400
Combinados de obra P 17. Ver p. 404

# P17 PRO IP 44 - 16 y 32 A


**características técnicas y dimensiones**

## Características

Bornes de conexión:
• Bases murales de superficie y bases para cuadros
16 A: máx. 1 × 4 mm²
32 A: máx. 1 × 10 mm²
• Clavijas murales:
16 A: máx. 1 × 2,5 mm²
32 A: máx. 1 × 6 mm²
• Clavijas y bases aéreas:
16 A: máx. 1 × 2,5 mm²
32 A: máx. 1 × 6 mm²
IP 44 de acuerdo con la norma EN 60529
IK 08 de acuerdo con la norma EN 50102 para bases con enclavamiento mecánico supercompactas
IK 09 de acuerdo con la norma EN 62262
Material: poliamida 6
Autoextinguibles: 850 °C (piezas en contacto con partes activas) / 650 °C (cuerpo)
Rango de temperatura: de –25 °C a +40 °C
Cumple con las normas EN 60309-1 y EN 60309-2

## Dimensiones


(pág. 390)




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 A** | | | | | | | | | | | | |
| **2P+T** | 125 | 93 | 147 | 126 | 138 | 139 | 22 | 17 | 20 | 70 | 176 | 195 |
| **3P+T** | 125 | 93 | 147 | 134 | 138 | 147 | 22 | 17 | 20 | 70 | 190 | 210 |
| **3P+N+T** | 125 | 93 | 147 | 140 | 138 | 153 | 22 | 17 | 20 | 70 | 201 | 221 |
| **32 A** | | | | | | | | | | | | |
| **2P+T** | 150 | 113 | 174 | 156 | 163 | 172 | 28 | 22 | 26 | 90 | 220 | 245 |
| **3P+T** | 150 | 113 | 174 | 156 | 163 | 172 | 28 | 22 | 26 | 90 | 220 | 245 |
| **3P+N+T** | 150 | 113 | 174 | 162 | 163 | 177 | 28 | 22 | 26 | 90 | 230 | 256 |


**Bases para cuadros dimensiones reducidas** (pág. 390)

Ref. 0 573 54




Peso (kg) = 0,105


**Bases para cuadros entreejes unificados** (pág. 390)




| | Ød | d1 | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 A** | | | | | | | | | |
| **2P+T** | - | - | 84 | 33,5 | 37,5 | 85 | 42 | 88,5 | 112,5 |
| **3P+T** | - | - | 84 | 35,5 | 38,5 | 93 | 42 | 91,5 | 118,5 |
| **3P+N+T** | - | - | 84 | 36,5 | 39,5 | 100 | 43,3 | 97 | 123,5 |
| **32 A** | | | | | | | | | |
| **2P+T** | - | - | 94 | 41,5 | 45,5 | 110 | 47 | 102 | 131 |
| **3P+T** | | | | | | | | | |
| **3P+N+T** | 8 | 36 | 94 | 42,5 | 46,5 | 117 | 47 | 107,5 | 138 |

**Clavijas murales** (pág. 390)


Refs. 0 575 84/88/89 y 0 582 84/88/89




| | Peso | A | B | C | D | F | G | H | CE | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 A** | | | | | | | | | | |
| **2P+T** | 0,168 | 84 | 84 | 72 | 72 | 77 | 126 | 34 | M20 | 4,3 |
| **3P+T** | 0,232 | 84 | 84 | 72 | 72 | 84 | 134 | 34 | M20 | 4,3 |
| **3P+N+T** | 0,256 | 84 | 84 | 72 | 72 | 91 | 141 | 34 | M20 | 4,3 |
| **32 A** | | | | | | | | | | |
| **2P+T** | 0,325 | 110 | 110 | 98 | 98 | 96 | 168 | 39 | M25 | 5,3 |
| **3P+T** | | | | | | | | | | |
| **3P+N+T** | 0,364 | 110 | 110 | 98 | 98 | 102 | 168 | 39 | M25 | 5,3 |

**Bases con enclavamiento mecánico supercompactas** (pág. 390)


Refs. 0 573 00/02 y 0 573 20/22




| 16 A | IP (IP) | A | IP (IP) | A |
|---|---|---|---|---|
| **2P+T** | 44 | 38 | 55 | 45 |
| **3P+T** | 44 | 38 | 55 | 45 |
| **3P+N+T** | 44 | 38 | 55 | 45 |


## Dimensiones

**Clavijas aéreas** (pág. 390)




| | A | B | C | D | E | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 A** | | | | | | |
| **2P+T** | 146 a 157 | 109,5 a 120,5 | 30 | 61 | 50 | 6,5 a 14 |
| **3P+T** | 146 a 157 | 109,5 a 120,5 | 34 | 67 | 55 | 7,10 a 15,5 |
| **3P+N+T** | 163 a 176 | 126,5 a 139,5 | 38 | 76 | 65 | 8 a 20 |
| **32 A** | | | | | | |
| **2P+T** | 172 a 185 | 127 a 140 | 40 | 78 | 65 | 8 a 20 |
| **3P+T** | 172 a 185 | 127 a 140 | 40 | 78 | 65 | 8 a 20 |
| **3P+N+T** | 179 a 189 | 133 a 143 | 45 | 86 | 71 | 11,9 a 22,2 |

**Bases aéreas** (pág. 390)




| | A | B | C | D | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| **16 A** | | | | | |
| **2P+T** | 156 a 167 | 59 | 81 | 50 | 6,5 a 14 |
| **3P+T** | 157 a 168 | 65 | 88 | 55 | 7,10 a 15,5 |
| **3P+N+T** | 175 a 188 | 72 | 94 | 65 | 8 a 20 |
| **32 A** | | | | | |
| **2P+T** | 184 a 197 | 73 | 99 | 65 | 8 a 20 |
| **3P+T** | 184 a 197 | 73,5 | 99 | 65 | 8 a 20 |
| **3P+N+T** | 190 a 203 | 79,5 | 105 | 71 | 11,9 a 22,2 |


# Bases Schuko P17

**16 A - 250 V~**


## Dimensiones

**Bases Schuko** (pág. 391)

Refs. 0 576 75 / 69





Refs. 0 576 76




**Adaptador de 16 A - 230 V** (pág. 391)


Ref. 0 521 02




**Cajas de montaje empotrado** (pág. 391)


Ref. 0 577 21

Ref. 0 577 22




**Adaptador para cuadros** (pág. 391)

Ref. 0 539 48



# P17 IP 44 - MBT 16 y 32 A

**características técnicas y dimensiones**


## Características

Bornes de conexión:
Máx. 1 × 10 mm²
IP 44 de acuerdo con la norma EN 60529
IK 09 de acuerdo con la norma EN 62262
Material: plástico
Autoextinguibles: 850 °C (piezas en contacto con partes activas) / 650 °C (cuerpo)
Rango de temperaturas: de –25 °C a +40 °C
Cumple las normas EN 60309-1 y EN 60309-2

## Dimensiones

**Bases murales de superficie** (pág. 391)


Refs. 0 552 06/56




Peso (kg) = 0,167


**Bases para cuadros** (pág. 391)

Refs. 0 552 45/95




**Clavijas murales** (pág. 391)


Refs. 0 552 41/91




## Dimensiones

**Clavijas aéreas** (pág. 391)


Refs. 0 552 21/71




Peso (kg) = 0,132

**Bases aéreas** (pág. 391)

Refs. 0 552 31/81




Peso (kg) = 0,16

# P17 PRO IP 66/67 - 16 y 32 A


**características técnicas y dimensiones**

## Características

Bornes de conexión:
• Bases murales de superficie y bases para cuadros
16 A: máx. 1 × 4 mm² - 32 A: máx. 1 × 10 mm²
• Clavijas y bases aéreas:
16 A: máx. 1 × 2,5 mm² - 32 A: máx. 1 × 6 mm²
• Clavijas murales:
16 A: máx. 1 × 2,5 mm² - 32 A: máx. 1 × 6 mm²
IP 66/67 de acuerdo con la norma EN 60529
IK 09 de acuerdo con la norma EN 62262
Material: poliamida 6
Autoextinguibles: 850 °C (piezas en contacto con partes activas) / 650 °C (cuerpo)
Rango de temperaturas: de –25 °C a +40 °C
Cumple las normas EN 60309-1 y EN 60309-2


## Dimensiones

### Bases murales de superficie (pág. 392)





| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 A** | | | | | | | | | | | | |
| **2P+T** | 125 | 93 | 144 | 125 | 131 | 137 | 22 | 17 | 20 | 70 | 178 | 200 |
| **3P+T** | 125 | 93 | 144 | 133 | 131 | 145 | 22 | 17 | 20 | 70 | 194 | 215 |
| **3P+N+T** | 125 | 93 | 144 | 139 | 131 | 150 | 22 | 17 | 20 | 70 | 205 | 227 |
| **32 A** | | | | | | | | | | | | |
| **2P+T** | 150 | 113 | 171 | 155 | 156 | 170 | 28 | 22 | 26 | 90 | 224 | 250 |
| **3P+T** | | | | | | | | | | | | |
| **3P+N+T** | 150 | 113 | 171 | 161 | 156 | 175 | 28 | 22 | 26 | 90 | 231 | 260 |

### Bases para cuadros (pág. 392)




| | Dimensiones (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | ØD | Ød | d1 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ø |
| **16 A** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2P+T** | 70 | 70 | 35 | 76,2 | - | - | 84 | 84 | 33,5 | 42 | 94 | 4,5 | 88 | 42,5 | 114 | 42 | 4,2 |
| **3P+T** | 70 | 70 | 35 | 76,2 | - | - | 84 | 84 | 35,5 | 43 | 101 | 4,5 | 94,5 | 46 | 118 | 42 | 4,2 |
| **3P+N+T** | 70 | 70 | 35 | 76,2 | - | - | 84 | 84 | 36,5 | 44 | 108,5 | 4,5 | 101 | 50 | 123 | 42,5 | 4,2 |
| **32 A** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2P+T/ 3P+T** | 70 | 70 | 35 | 76,2 | - | - | 84 | 94 | 41,5 | 50,5 | 118 | 4,5 | 105,5 | 54,5 | 129,5 | 47,5 | 4,2 |
| **3P+N+T** | 70 | 70 | 35 | 76,2 | 8 | 36 | 84 | 94 | 42,5 | 51,5 | 124,5 | 4,5 | 112 | 57,5 | 137 | 51 | 4,2 |

### Clavijas murales (pág. 392)





| | Peso (kg) | A/B | C/D | F | G | H | CE | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 A** | | | | | | | | |
| **2P+T** | 0,188 | 84 | 72 | 87 | 126 | 34 | M20 | 4,3 |
| **3P+T** | 0,257 | 84 | 72 | 95 | 134 | 34 | M20 | 4,3 |
| **3P+N+T** | 0,297 | 84 | 72 | 100 | 141 | 34 | M20 | 4,3 |
| **32 A** | | | | | | | | |
| **2P+T** | 0,370 | 110 | 98 | 107 | 168 | 39 | M25 | 5,3 |
| **3P+T** | | | | | | | | |
| **3P+N+T** | 0,413 | 110 | 98 | 113 | 168 | 39 | M25 | 5,3 |

# P17 PRO IP 66/67 - 16 y 32 A

**productos móviles**


## Dimensiones

**Clavijas aéreas** (pág. 392)




| | A | B | Ø |
|---|---|---|---|
| **16 A** | | | |
| **2P+T** | 146 a 157 | 72,5 | 6,5 a 14 |
| **3P+T** | 146 a 157 | 80,5 | 7,10 a 15,5 |
| **3P+N+T** | 163 a 176 | 89 | 8 a 20 |
| **32 A** | | | |
| **2P+T** | 172 a 185 | 93 | 8 a 20 |
| **3P+T** | 172 a 185 | 93 | 8 a 20 |
| **3P+N+T** | 179 a 189 | 100 | 11,9 a 22,2 |

**Bases aéreas** (pág. 392)




| | A | B | C | Ø |
|---|---|---|---|---|
| **16 A** | | | | |
| **2P+T** | 159 a 170 | 72,5 | 86 | 6,5 a 14 |
| **3P+T** | 159 a 170 | 80,5 | 93 | 7,1 a 15,5 |
| **3P+N+T** | 179 a 190 | 89 | 100 | 8 a 20 |
| **32 A** | | | | |
| **2P+T** | 187 a 200 | 93 | 104 | 8 a 20 |
| **3P+T** | 187 a 200 | 93 | 104 | 8 a 20 |
| **3P+N+T** | 192 a 205 | 100 | 110,5 | 11,9 a 22,2 |

# P17 Tempra Pro IP 66/67 - LV 63 A


## Características

Conexión de terminales:
• Bases murales de superficie y bases para cuadros
63 A: máx. 1 x 25 mm² rígido - 125 A: máx. 1 x 70 mm² rígido
• Clavijas murales:
63 A: máx. 1 x 16 mm² rígido - 125 A: máx. 1 x 50 mm² rígido
• Clavijas y bases aéreas:
63 A: máx. 1 x 16 mm² flexible - 125 A: máx. 1 x 50 mm² flexible
IP 66/67 de acuerdo con las normas IEC 60529 y EN 60529
IK 09 de acuerdo con las normas IEC 62262 y EN 62262
Material: plástico
Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)
Rango de temperaturas: de - 25 °C a + 40 °C. Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2

## Dimensiones

**Bases murales de superficie** (pág. 393)


N.º de cat. 5 555 54/55/56/58/59




| | Peso (kg) |
|---|---|
| **3P+E** | 0,900 |
| **3P+N+E** | 0,950 |

**Bases para cuadros (entreejes unificados)**


N.º de cat. 5 555 84/85/86/88/89




| | Peso (kg) |
|---|---|
| **3P+E** | 0,710 |
| **3P+N+E** | 0,770 |

**Clavijas murales**

N.º de cat. 5 555 14/18/19





| | Peso (kg) |
|---|---|
| **3P+E** | 1,540 |
| **3P+N+E** | 1,610 |


# P17 Tempra IP 66/67 - LV 125 A

## Dimensiones


**Bases murales de superficie** (pág. 393)
N.º de cat. 5 556 58/59




**Bases murales de superficie** (pág. 393)
N.º de cat. 5 556 88/89




**Clavijas murales** (pág. 393)
N.º de cat. 5 556 18/19





# P17 IP 66/67 - 63 y 125 A

**productos móviles**


## Dimensiones unidad de 63 A

**Clavijas aéreas** (pág. 393)




| | Peso (kg) |
|---|---|
| 3P+T | 0,570 |
| 3P+N+T | 0,640 |


**Bases aéreas** (pág. 393)




| | Peso (kg) |
|---|---|
| 3P+T | 0,780 |
| 3P+N+T | 0,850 |


## Dimensiones unidad de 125 A

**Clavijas aéreas** (pág. 393)




| | Ø |
|---|---|
| 3P+T | 26 a 43 |
| 3P+N+T | 28,5 a 50 |

**Bases aéreas** (pág. 393)





| | A |
|---|---|
| 3P+T | 26 a 43 |
| 3P+N+T | 28,5 a 50 |

# combinados P17 componibles

- IK 08 de acuerdo con la norma EN 62262
- Autoextinguibles: 650 °C
- Máx. IP 66

Dimensiones de las bases y las placas frontales pág. 402.


## Ejemplo de una configuración de combinado componible




## COMBINADOS CON PLACA DE MONTAJE. ALTURA 220 mm - 441 mm

| Para 3 bases de 16 A | | Para 4 bases de 16 A | | Para 6 bases de 16 A | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | |  | |  | |
| 421 × 125 mm[4]<br>5 módulos de<br>17,5 mm | | 441 × 265 mm[4]<br>12 módulos de<br>17,5 mm | | 441 × 405 mm[4]<br>18 módulos de<br>17,5 mm | |
| **Emb.** | **Ref.** | **Emb.** | **Ref.** | **Emb.** | **Ref.** |
| 1 | 0 577 07 | 1 | 0 577 08 | 1 | 0 577 09 |

## COMBINADOS SIN PLACA DE MONTAJE. ALTURA 280 mm - 501 mm

| | | PLACA FRONTAL DE 280 × 125 MM | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Para 1 base de 16 o 32 A | | Para 2 bases de 16 o 32 A | | Para 2 bases supercompactas de 16 A | | Para 1 base de 16 o 32 A y 1 base de 63 A | | Para 3 bases de 16 A[2] | | Placa ciega | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 501 × 265 mm[4]<br>12 módulos de<br>17,5 mm | 501 × 405 mm[4]<br>18 módulos de<br>17,5 mm | | | | | | | | | | | | |
| **Emb.** | **Ref.** | **Emb.** | **Ref.** | **Emb.** | **Ref.** | **Emb.** | **Ref.** | **Emb.** | **Ref.** | **Emb.** | **Ref.** | **Emb.** | **Ref.** |
| 1 | 0 577 03 | 1 | 0 577 04 | 5 | 0 577 12 | 4 | 0 577 18[1] | 1 | 0 577 23 | 2 | 0 577 19[1] | 4 | 0 577 14[1] | 4 | 0 577 16 |

1: Se suministra con placa ciega - 2: Se debe montar en horizontal excepto las bases Schuko de 16 A, en vertical (IP 44 - conectado) - 3: IP 54 con la tapa cerrada - IP 44 conectado
4: Dimensiones externas 5: Base con enclavamiento mecánico supercompacta - 6: IP 55 - Base con enclavamiento mecánico supercompacta.



0 577 04 con pulsantería, clavija mural y bases supercompactas



0 577 20 con bases supercompactas



0 577 35 medidor foto

## EJEMPLO DE BASES

| | | | IP 44 | IP 66/67 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/25 V~ | 16 A | 2P | 0 552 45 | |  |
| | | | **IP 54**(3) | | |
| 250 V | 16 A | 2P+T | 0 576 76º | |  |
| | | | **IP 44** | **IP 66/67** | |
| 200/250 V~ | 16 A | 2P+T | 5 551 84 | 5 553 84 |  |
| 380/415 V~ | 16 A | 3P+T | 5 551 88 | 5 553 88 |  |
| | | 3P+N+T | 5 551 89 | 5 553 89 | |

## ACCESORIOS

| | | |
|---|---|---|
| **0 577 35** | Emb: 1 | **Cerradura para cuadro P17**<br>Permite un acceso seguro y limitado a la protección |
| **0 577 35** | Emb: 5 | **Placa ciega para 1 base**<br>Para cajas de 220 - 441 mm |

## EJEMPLO DE BASES

| | | | IP 44 | IP 66/67 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/25 V~ | 16 A | 2P | 0 552 45 | |  |
| | 32 A | 2P | 0 552 95 | | |
| | | | **IP 54**(3) | | |
| 250 V | 16 A | 2P+T | 0 576 76 | |  |
| | | | **IP 44** | **IP 66/67** | |
| 200/250 V~ | 16 A | 2P+T | 5 551 84 | 5 553 84 |  |
| | | | 0 573 00(5) | 0 573 20(6) | |
| | 32 A | 2P+T | 5 552 84 | 5 554 84 | |
| 380/415 V~ | 16 A | 3P+T | 5 551 88 | 5 553 88 |  |
| | | | 0 573 01(5) | 0 573 21(6) | |
| | | 3P+N+T | 5 551 89 | 5 553 89 | |
| | | | 0 573 02(5) | 0 573 22(6) | |
| | 32 A | 3P+T | 5 552 88 | 5 554 88 | |
| | | 3P+N+T | 5 552 89 | 5 554 89 | |
| | 63 A | 3P+T | - | 5 555 88 | |
| | | 3P+N+T | - | 5 555 89 | |

## Combinaciones posibles

| Ref. | Número de bases | Intensidad | | | Número de placas frontales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 A | 16 A o 32 A | 63 A | 0 577 18 | 0 577 23 | 0 577 19 | 0 577 14 |
| **Con caja o base** | | | | | | | | |
| 0 577 20 | 2 bases | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | 2 bases supercompactas | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 3 bases | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 0 577 03 | 4 bases | - | 4 | - | 2 | - | - | - |
| | | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| | | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 4 bases supercompactas | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | 5 bases | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| | 6 bases | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
| 0 577 04 | 6 bases | - | 6 | - | 3 | - | - | - |
| | | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| | | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| | | - | 4 | 2 | 1 | | 2 | - |
| | 6 bases supercompactas | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | 7 bases | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| | | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 1 |
| | | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | 8 bases | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| | | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 2 |
| | 9 bases | 9 | - | - | - | - | - | 3 |

Ver referencia 0 589 38 de caja para 2 bases para 2 tomas de 16A.
Altura caja: 371x125 mm.
5 módulos DIN
Combinar con placas frontales de 220x125mm (ref. 0 577 13).


## Dimensiones

Se suministran sin prensaestopas
Entradas sin troquelar


### Combinados con placa de montaje

Altura 220 - 441 mm.


Ref. 0 577 07




Ref. 0 577 08





Ref. 0 577 09





### Combinados sin placa de montaje

Altura 280 - 501 mm.

Ref. 0 577 03





Ref. 0 577 04





### Cajas de montaje en superficie

Ref. 0 577 10




Ref. 0 577 11



# bases y clavijas industriales P17

## bases con enclavamiento mecánico



0 566 21



0 566 73




0 572 98

| Emb. | Ref. | | Bases con enclavamiento mecánico |
|---|---|---|---|
| | | | IP 55, IP 66 de acuerdo con la norma EN 60529.<br>IK 08 de acuerdo con la norma EN 62262.<br>Conforme a norma EN 60439-1.<br>Se suministra sin prensaestopas.<br>Autoextinguible: 650 ºC. |
| | | | **Bases IP 55 sin raíl DIN**<br>125 × 220 mm. |
| | 16 A | 32 A | **200/250 V∿** |
| 1 | 0 566 21 | 0 566 29 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 1 | | 0 566 33 | 3P+T |
| 1 | 0 566 26 | 0 566 34 | 3P+N+T |
| | | | **Bases IP 66 con raíl DIN**<br>125 × 280 mm. |
| | 16 A | 32 A | 200/250 **V∿** |
| 1 | 0 566 61 | 0 566 69 | 2P+T |
| | | | **380/415 V∿** |
| 1 | 0 566 65 | 0 566 73 | 3P+T |
| 1 | 0 566 66 | 0 566 74 | 3P+N+T |
| | | | **Bases IP 66 sin raíl DIN**<br>125 × 320 mm.<br>Se suministra sin tapa trasera.<br>Se monta en combinados ref. 0 577 03/04. |
| | 63A | | **380/415 V∿** |
| 1 | 0 572 94 | | 3P+T |
| 1 | 0 572 95 | | 3P+N+T |
| | | | **Bases IP 66 sin raíl DIN**<br>125 × 421 mm.<br>Con caja de derivación |
| | 63A | | **380/415 V∿** |
| 1 | 0 572 98 | | 3P+T |

# bases y clavijas industriales P17


## dimensiones

### Bases IP 55 sin raíl DIN




| | | IP 55 Referencia | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 16 A | 2P+T | 0 566 21 | 133 | 128 |
| | 3P+T | 0 566 25 | 134 | 129 |
| | 3P+N+T | 0 566 26 | 135 | 130 |
| 32 A | 2P+T | 0 566 29 | 143 | 138 |
| | 3P+T | 0 566 33 | 143 | 138 |
| | 3P+N+T | 0 566 34 | 144 | 139 |


### Bases IP 66 con raíl DIN





| | | IP 66 Referencia | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 A | 2P+T | 0 566 60/61 | 300 | 125 | 155 |
| | 3P+T | 0566 65 | 300 | 125 | 155 |
| | 3P+N+T | 0566 66 | 300 | 125 | 155 |
| 32 A | 2P+T | 0 566 69 | 310 | 125 | 155 |
| | 3P+T | 0 566 73 | 310 | 125 | 155 |
| | 3P+N+T | 0 566 74 | 310 | 125 | 155 |

### Bases IP 66 sin raíl DIN

**Ref. 0 572 94/95**




**Ref. 0 572 98**



# combinados de obra P17

## portátiles



0 589 44



0 589 43

Cumple la norma EN 60439-4.
Proporciona suministro temporal de energía a edificios y eventos RAL 7042.

| Emb. | Ref. | Combinados de obra portátiles |
|---|---|---|
| 1 | 0 589 44 | Combinados de obra con asa integrada para proporcionar alimentación a las herramientas eléctricas portátiles.<br>Material: cuerpo ABS, ventana de policarbonato.<br>Temperatura de funcionamiento: de –25 °C a +40 °C.<br>Fácil de montar en pared sin necesidad de abrir la unidad (se fija a través de la parte exterior de la unidad).<br>Ventana reemplazable.<br>Muescas en los laterales para enrollar el cable.<br>El cable se puede bloquear durante el transporte.<br>Dimensiones (Al. × An.): 506,5 × 181,5 mm.<br>**Con 6 bases**<br>IP 54 - cuerpo IK 10.<br>Composición:<br>– 6 × 2P+T 16 A, bases Schuko (Ref. 0 576 75).<br>– Protección mediante interruptor magnetotérmico diferencial 16A 30 mA.<br>Con cable de 3 m.<br>Montado con una clavija de uso doméstico. |
| 1 | 0 589 43 | **Sin equipar**<br>IP 44 - cuerpo IK 10.<br>Para 3 bases de 16 A:<br>– Bases Schuko Ref. 0 576 76.<br>– Bases 16 A IEC.<br>– 1 adaptador Ref. 0 539 48.<br>Se suministra con 2 placas ciegas.<br>Equipado con raíl DIN para 6 módulos 17,5 mm. |

Características técnicas pág. 405.

# combinados de obra P17

## para montaje en superficie



0 589 57



0 577 43: ejemplo de instalación para montaje en superficie

Cumple la norma EN 60439-4.
Proporciona suministro temporal de energía a edificios y eventos RAL 7042.


| Emb. | Ref. | Combinados de obra |
|---|---|---|
| 1 | 0 589 57 | IP 44 - cuerpo IK 09.<br>Material: cuerpo ABS, ventana de policarbonato.<br>Temperatura de funcionamiento: de –25 °C a +40 °C.<br>Fácil de montar en pared sin necesidad de abrir la unidad (se fija a través de la parte exterior de la unidad) o en soporte.<br>Ref. 0 577 43.<br>Ventana reemplazable.<br>Entradas pre-troqueladas para:<br>– 2 entradas de cable en la parte inferior y 1 en cada lateral de la unidad (máx. M32).<br>– 1 base Schuko en cada lateral de la unidad.<br>Muescas en los laterales para enrollar el cable, también se puede enrollar en el marco.<br>Posibilidad de añadir un candado Ref. 0 044 43 para bloquear la ventana.<br>Dimensiones: 479,6 × 431 mm.<br>**Sin equipar**<br>40 A - 400 VA máx.<br>Puede equiparse con 6 bases:<br>– Bases Schuko Ref. 0 576 76.<br>– Bases 16/32 A IEC.<br>– 1 adaptador Ref. 0 539 48.<br>Se suministra con 9 placas ciegas modulares.<br>Equipado con raíl DIN para 20 módulos 17,5 mm. |

| | | Soporte plegable |
|---|---|---|
| 1 | 0 577 43 | Para combinados con montaje en superficie.<br>La unidad se puede fijar en el marco sin necesidad de abrirla.<br>La unidad equipada con su marco se puede montar en la pared o en el suelo.<br>Se puede plegar para un fácil transporte y almacenaje. |

Características técnicas pág. 405.

## Dimensiones de los combinados de obra portátiles

Refs. 0 589 43/44





C: entrada del cable pretroquelada (consultar tabla, columna C)
D: entrada del cable que se debe taladrar (consultar tabla, columna D)

| Ref. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **0 589 43** | - | 20 | M20 | máx. M20 |
| **0 589 44** | 96 | 20 | M20 | máx. M20 |


## Dimensiones de los combinados de obra

Ref. 0 589 57





## Montaje en soporte plegable

Refs. 0 577 43 y 0 589 57






## Instalación

Refs. 0 589 43/44





Ref. 0 589 57












# HOGAR CONECTADO


**Valena™ Next with Netatmo**

Pág. 408
Starter Pack y Extension Pack

**Soluciones Netatmo**

Pág. 412
Calefacción inteligente

**Kits Videoportero conectado**

Pág. 415
Classe 300X y Classe 100X

**MyHOME_Up®: Pantallas, comandos y gestión**

Pág. 416
Integración, control y automatismos

**My HOME_Up: Difusión sonora Nuvo**

Pág. 429
Reproductores de zona



## NOVEDADES 2020




**Plexo™ with Netatmo (pág. 411)**




**Valena® Next with Netatmo (pág. 408)**




**Pág. 409**
Iluminación
y persianas




**Pág. 410**
Escenarios y
bases de
corriente




**Pág. 410**
Otras soluciones
«with Netatmo»




**Pág. 413**
Seguridad
inteligente



**Pág. 419**
Detectores



**Pág. 421**
Actuadores




**Pág. 426**
Gestión de
temperatura



**Pág. 427**
Gestión de
energía



**Pág. 429**
Altavoces



**Pág. 432**
Alimentaciones
y accesorios




## Soluciones Netatmo
(pág. 412)



## Kits vídeo conectado
(pág. 415)

# Valena Next™ with Netatmo

## starter Pack



El Starter Pack es obligatorio en toda instalación conectada.

7 418 30

Utilizado para controlar su vivienda a distancia (iluminación, persianas y equipos eléctricos) con un smartphone a través de la aplicación Home + Control Legrand y/o por control por voz (a través de un asistente vocal).
El Starter Pack es obligatorio en toda instalación conectada.
Al Starter Pack se le puede añadir el Extension Pack o cualquier producto conectado individualmente.
Se requiere conexión Wi-Fi de 2,4 GHz.
Suministrado con soporte, placa embellecedora y protector plástico.
Ver gama completa de acabados disponibles en pág. 494.

| Emb. | Ref. | Starter Pack |
|---|---|---|
| | | Utilizado para conectar su instalación.<br>Composición:<br>- 1 base de corriente con Gateway integrado de instalación semi-empotrada de 16 A 3.680 W máx. (protegida contra sobrecargas). Es compatible con todos los equipos eléctricos, especialmente con electrodomésticos. Mide la potencia instantánea y controla el consumo diario y mensual, además permite la configuración del envío de notificaciones (avería, exceso de consumo, etc.).<br>Conexión mediante bornes automáticos.<br>Se suministra con una placa de 2 elementos y garras.Se puede instalar en lugar de una base de corriente existente en una caja universal de 40 mm de profundidad.<br>- 1 comando general Entrar/Salir con escenarios pre-configurados que pueden personalizarse a través de la aplicación Home + Control Legrand.<br>Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie. Indicador LED de batería baja. |
| 1 | 7 418 00 | ○ Blanco |
| 1 | 7 418 30 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 418 60 | ● Dark |

# Valena Next™ with Netatmo

## extension Pack



7 418 65

Utilizado para completar su vivienda conectada, requiere de la instalación previa de un Starter Pack.
Cualquier producto conectado se puede añadir de manera individual al Extension Pack.
Suministrado con soporte, placa embellecedora y protector plástico.
Ver gama completa de acabados disponibles en pág. 494.

| Emb. | Ref. | Extension Pack |
|---|---|---|
| | | Utilizado para crear un encendido conmutado conectado y controlar a distancia sus equipos eléctricos.<br>Composición:<br>- Base de corriente conectada de 16 A 3.680 W máx. (protegida contra sobrecargas). Es compatible con todos los equipos eléctricos, especialmente con electrodomésticos. Mide la potencia instantánea y controla el consumo diario y mensual, además permite la configuración del envío de notificaciones (avería, exceso de consumo, etc.) Se puede instalar en lugar de una base de corriente existente en una caja universal de 40 mm de profundidad, suministrado con garras y protector plástico. Instalación con tornillos o garras. Conexión mediante bornes automáticos. Función indicador LED personalizable.<br>- 1 comando individual de iluminación inalámbrico. Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie.<br>- Interruptor de iluminación conectado de 5-300 W El uso de LED regulables máx. 60 W es obligatorio para el óptimo funcionamiento de la instalación. Se suministra con un compensador de carga.<br>La regulación puede activarse desde la aplicación Home + Control Legrand. Se puede instalar en lugar de un interruptor existente en una caja universal de 40 mm de profundidad, suministrado con garras. Instalación con tornillos o garras. Función de LED de localización. |
| 1 | 7 418 05 | ○ Blanco |
| 1 | 7 418 35 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 418 65 | ● Dark |

# Valena Next™ with Netatmo

## iluminación


7 418 43


7 418 12


0 648 88

Utilizados para completar su instalación conectada, requiere de la instalación previa de un Starter Pack.
Suministrados con soporte, placa embellecedora y protector plástico. Ver gama completa de acabados disponibles en pág. 494.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor de iluminación conectado (con opción de regulación)**<br>Para controlar la iluminación de forma local o remota<br>Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbricos.<br>Interruptor conectado de 5 a 300 W sin neutro a 230 Vca (con opción de regulación).<br>El uso de LED regulables máx. 60 W es obligatorio para el óptimo funcionamiento de la instalación.<br>Se suministra con un compensador de carga.<br>El modo regulación puede activarse desde la aplicación Home + Control Legrand.<br>Se puede instalar en lugar de un interruptor existente en una caja universal de 40 mm de profundidad<br>Instalación con tornillos o garras, se suministra con garras. Función LED de localización. |
| 1 | 7 418 10 |  ○ Blanco |
| 1 | 7 418 40 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 418 70 | ● Dark |
| 1 | 0 401 49 | **Compensador activo para mecanismos de iluminación de 2 hilos sin neutro**<br> Permite convertir en compatibles los mecanismos de iluminación electrónicos 2 hilos sin neutro con todo tipo de cargas del mercado (LED, fluocompactas, halógenas TBT con transformador ferromagnético o electrónico, halógenas 230 V, tubos fluorescentes, incandescentes).<br>Consumo:0,2 W (en reposo) y 1,8 W (en funcionamiento). |
| | | **Comando de iluminación inalámbrico**<br>Se utiliza para añadir un comando individual de iluminación adicional inalámbrico.<br>Permite el control de los siguientes dispositivos conectados: interruptores, micromódulos, bases de corriente.<br>Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie.<br>Indicador LED de batería baja. |
| 1 | 7 418 13 |  ○ Blanco |
| 1 | 7 418 43 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 418 13 | ● Dark |
| | | **Comando de iluminación inalámbrico doble**<br>Como el anterior pero con dos comandos. |
| 1 | 7 418 12 |  ○ Blanco |
| 1 | 7 418 42 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 418 12 | ● Dark |
| 1 | 0 648 88 | **Micromódulo de iluminación conectado**<br> Para controlar la iluminación de forma remota a través de comandos de iluminación o la aplicación Home + Control Legrand.<br>Micromódulo conectado 300 W, con neutro.<br>Se puede controlar desde uno o más comandos de iluminación inalámbricos.<br>Para instalación en falso techo. |

# Valena Next™ with Netatmo

## persianas


7 418 07


7 418 68


BU050610

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor de persianas conectado**<br>Para controlar de forma local o remota un motor de persiana de 230 Vca (funciones de subir/bajar/parar, compatible con motores de persiana con final de carrera mecánico y electrónico, no compatible con motores de persiana controlados vía radio).<br>Se puede asociar a uno o más comandos de persianas inalámbricos.<br>Se puede instalar en lugar de un interruptor de persiana existente en una caja universal de 40 mm de profundidad.<br>Instalación con tornillos o garras, se suministra con garras.<br>Suministrado con soporte, placa embellecedora y protector plástico. |
| 1 | 7 418 07 |  ○ Blanco |
| 1 | 7 418 37 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 418 67 | ● Dark |
| | | **Comando de persianas inalámbrico**<br>Utilizado para controlar uno o más interruptores de persiana conectados.<br>Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie.<br>Indicador LED de batería baja.<br>Suministrado con soporte, placa embellecedora y protector plástico. |
| 1 | 7 418 08 |  ○ Blanco |
| 1 | 7 418 38 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 418 68 | ● Dark |
| 1 | 0 676 97 | **Micromódulo para persiana conectada**<br> Permite la centralización de persianas eléctricas motorizadas.<br>Controla los motores (4 cables) de persianas eléctricas 230 V para subir/bajar/detener la persiana.<br>Para asociar a uno o varios comandos de persianas inalámbricos.<br>Se puede instalar en el falso techo, fondo de caja o en el cajón de la propia persiana para evitar la realización de obras.<br>Cargas máx. soportadas en 230 V∿: 1 x 500 VA. |
| 1 | BU050610 | **Gateway Bubendorff iDiamant with Netatmo (*)**<br> Permite controlar las persianas eléctricas motorizadas vía radio de Bubendorff desde la App Legrand Home+ Control o con la voz.<br>También permite el control desde los comandos inalámbricos de escenarios Entrar/Salir y Día/Noche.<br>Es necesaria la alimentación mediante la conexión a una base de corriente existente. |


(*) Para más información sobre esta solución, por favor, contacte con un delegado comercial de Legrand Group España.

# Valena Next™ with Netatmo

**comandos de escenarios, bases de corriente y accesorios**

# Productos with Netatmo

**otras soluciones conectadas**


7 418 31


7 418 03


7 418 41


0 648 79


0 648 40


0 648 75

Home + Control LEGRAND

Utilizados para completar su instalación conectada, requiere de la instalación previa de un Starter Pack.
Suministrados con soporte, placa embellecedora y protector plástico.
Ver gama completa de acabados disponibles en pág. 494.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Comando general inalámbrico Entrar/Salir**<br>Se utiliza para añadir un comando general Entrar/Salir adicional.<br>Tiene la misma funcionalidad que el comando general Entrar/Salir suministrado en el Starter Pack.<br>Se puede personalizar la configuración a través de la aplicación Home + Control Legrand.<br>Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie.<br>Indicador LED de batería baja. |
| 1 | 7 418 01 | ○ Blanco |
| 1 | 7 418 31 | ◉ Aluminio |
| 1 | 7 418 61 | ● Dark |
| | | **Comando inalámbrico Día/Noche**<br>Se utiliza para añadir dos escenarios adicionales en una instalación conectada.<br>Se puede personalizar la configuración a través de la aplicación Home + Control Legrand.<br>Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie.<br>Indicador LED de batería baja. |
| 1 | 7 418 03 | ○ Blanco |
| 1 | 7 418 33 | ◉ Aluminio |
| 1 | 7 418 63 | ● Dark |
| | | **Base de corriente conectada**<br>Se utiliza para controlar equipos eléctricos a distancia.<br>Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbricos para su control a distancia.<br>Salida máxima 16 A 3.680 W máx. (protegida contra sobrecargas).<br>Es compatible con todos los equipos eléctricos, especialmente con electrodomésticos.<br>Mide la potencia instantánea y controla el consumo diario y mensual, además permite la configuración del envío de notificaciones (avería, exceso de consumo, etc.).<br>Se puede instalar en lugar de una base de corriente existente en una caja universal de 40 mm de profundidad, suministrado con garras.<br>Instalación con tornillos o garras.<br>Conexión mediante bornes automáticos.<br>Función indicador LED personalizable. |
| 1 | 7 418 11 | ○ Blanco |
| 1 | 7 418 41 | ◉ Aluminio |
| 1 | 7 418 71 | ● Dark |
| | | **Accesorios** |
| 1 | 0 648 71 | Paquete de 3 x 4 adhesivos extraíbles para fijar un comando inalámbrico en cualquier superficie. |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Salida de cable conectada**<br>Permite controlar equipos eléctricos a distancia.<br>Compatible con radiadores eléctricos con regulación por hilo piloto. Puede controlarse con un comando de iluminación inalámbrico.<br>3000 W máx. (protegida contra sobrecargas).<br>Funciones:<br>- ON/OFF<br>- mide la potencia instantánea y acumulada diaria y mensual con envío de notificaciones (fallo, consumo, ...) configurable desde la aplicación Legrand Home + Control.<br>Se suministra completa con frontal, soporte, placa embellecedora y protector plástico. No es posible la instalación en multipuesto.. |
| 1 | 0 648 79 | ○ Blanco |
| 1 | 0 648 98 | ◉ Aluminio |
| 1 | 0 648 47 | ● Dark |
| | | **Base de corriente móvil conectada**<br>Se conecta directamente a una base de corriente existente para el control de la iluminación o cualquier equipo eléctrico. Puede controlarse con un comando de iluminación inalámbrico.<br>16 A - 1 circuito 3.680W. Funciones:<br>- ON/OFF<br>- mide la potencia instantánea y acumulada diaria y mensual con envío de notificaciones (fallo, consumo, ...) configurable desde la aplicación Legrand Home + Control.<br>Para todo tipo de lámparas, incluidas LED y fluocompactas. |
| 1 | 0 648 40 | ● Grafito |
| | | **Módulo emisor inalámbrico** |
| 1 | 0 676 94 | Permite transformar un interruptor-conmutador estándar (mecánico) en un comando inalámbrico para control de iluminación o base de corriente. Tamaño reducido para su instalación en el fondo de la caja de empotrar del interruptor-conmutador. Puede controlar los productos cableados siguientes:<br>Interruptor de iluminación, micromódulo, base de corriente y salida de cables. Suministrado con pila CR 2032 3V para su alimentación. |
| | | **Detector de movimiento inalámbrico IP 44**<br>Permite controlar hasta 20 interruptores cableados, micromódulos, bases de corriente y salidas de cables.<br>Suministrado con 2 pilas 1,5 V tipo AA para su alimentación. Detección mediante infrarrojos 140°.<br>Altura recomendada de fijación: 2,5 m<br>Para uso interior y exterior (IP44).<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m<br>Alcance del sensor regulable de 2 a 8 m<br>Temporización regulable de 1 a 30 min<br>Test posible con temporización de 5 s.<br>Límite de luminosidad regulable de 1 a 1000 lux. |
| 1 | 0 648 75 | |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Productos with Netatmo

## soluciones estancas IP55 Plexo™ with Netatmo



0 697 94



0 697 93

# Productos with Netatmo

## protección y vehículo eléctrico



059030



4 120 15

Home + Control LEGRAND

Utilizados para completar su instalación conectada, requiere de la instalación previa de un Starter Pack, a excepción de la base de carga para vehículo eléctrico.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 697 94 | **Comando de iluminación inalámbrico IP55**<br>Se utiliza para añadir un comando individual inalámbrico de iluminación adicional.<br>Permite el control de los siguientes productos cableados: interruptores, micromódulos, bases de corriente y salidas de cables.<br>Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie.<br>Se entrega completo con caja de superficie (sin adhesivo).<br>Grado de protección IP 55 - IK 07.<br> ● Gris |
| 1 | 0 697 93 | **Base de corriente conectada IP55**<br>Permite controlar equipos eléctricos a distancia. Puede asociarse con uno o varios comandos inalámbricos para crear un una base controlada.<br>Base de corriente conectada 16 A 3.680 W máx. (protegida contra sobrecargas). Compatible con todo tipo de equipos eléctricos. Funciones:<br>- ON/OFF<br>- mide la potencia instantánea y acumulada diaria y mensual con envío de notificaciones (fallo, consumo, ...) configurable desde la aplicación Legrand Home + Control.<br>Conexión con bornes automáticos.<br>Función testigo con LED activable desde la aplicación.<br> ● Gris |

| Emb. | Ref. | **Bornas monofásicas aislantes - Modo 3** |
|---|---|---|
| | | IP 44 - IK 08<br>Borna murales, equipables con un pie referencia 059052 para fijar al suelo |
| | | **3,7/4,6 kW - 16/20 A** |
| 1 | 0 590 00 | Para recarga de un vehículo |
| | | **7,4 kW - 32 A**<br>Posibilidad de ajuste:<br>- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW<br>- 16/20/25/32 A |
| 1 | 0 590 01 | Para recarga de 1 vehículo |

| Emb. | Ref. | **Bornas monofásicas aislantes - Modo 2 y 3** |
|---|---|---|
| | | IP 44 - IK 08<br>Borna murales, equipables con un pie referencia 059052 para fijar al suelo |
| | | **3,7/4,6 kW - 16/20 A** |
| | 0 590 30 | Para recarga de 1 vehículo |
| | | **7,4 kW - 32 A**<br>Posibilidad de ajuste:<br>- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW<br>- 16/20/25/32 A |
| 1 | 0 590 35 | Para recarga de 1 vehículo |

| Emb. | Ref. | **Bornas monofásicas metálicas - Modo 2 y 3** |
|---|---|---|
| | | IP 55 - IK 10<br>Necesitan equiparse con:<br>- kit de fijación mural, suministrado con una carátula metálica, ref. 059053<br>- Pie de fijación al suelo con carátula metálica, ref. 059054 |
| | | **3,7/4,6 kW - 16/20 A** |
| 1 | 0 590 41 | Para recarga de 1 vehículo |
| 1 | 0 590 42 | Para recarga de 2 vehículos simultáneamente |
| | | **7,4 kW - 32 A**<br>Posibilidad de ajuste:<br>- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW<br>- 16/20/25/32 A |
| 1 | 0 590 43 | Para recarga de 1 vehículo |
| 1 | 0 590 44 | Para recarga de 2 vehículos simultáneamente |

| Emb. | Ref. | **Módulo de medida modular 230 V** |
|---|---|---|
| 1 | 4 120 15 | <br>Permite:<br>- controlar el consumo total diario y mensual;<br>- medir la potencia instantánea total del circuito con envío de notificaciones (en caso de alcanzar un umbral parametrizable).<br>Se entrega con 1 toroidal.<br>1 módulo. |

(*) Para más información sobre soluciones de recarga de vehículo eléctrico, consultar pág. 193.

Netatmo

# Gama Energía

**calefacción inteligente Netatmo**



NTH-PRO



NVP-PRO



NAV-PRO

Energy

| Emb. | Ref. | Termostato inteligente |
|---|---|---|
| 1 | NTH-PRO | El termostato inteligente Netatmo asociado con la App Energy o la App Home + Control de Legrand permite combinar confort y ahorro de energía en la rutina diaria. Se controla localmente, a distancia o con la voz (a través de un asistente de voz). Compatible con la App Home + Control si está instalado el Starter Pack de Legrand. Requiere un router Wi-Fi y acceso a Internet.<br>Control:<br>- A distancia a través de la App Energy de Netatmo y la App Home + Control de Legrand (iOS 9.0 mínimo requerido para iPhone, iPad, iPod o Android 5.0 mínimo)<br>- Por la voz a través de Siri de Apple, Alexa de Amazon o Google Assistant.<br>Funciona con todo tipo de calderas individuales (de madera, gasóleo, gas) y con bombas de calor, compatible con más de 1500 calderas. Diseñado por Starck. Pantalla E-paper para un legibilidad óptima.<br>Funciones:<br>- Auto-Adapt integra la previsión meteorológica y las características térmicas de la vivienda para garantizar la temperatura deseada<br>- Programación: permite ahorrar con una calefacción adaptada a las necesidades. Programación de los modos Ausente y Antihielo en caso de ausencia prolongada<br>- Visualización del historial y consulta del balance de ahorro energético personalizado: para hacer un seguimiento y optimizar el consumo de energía.<br>Posibilidad de combinar los cabezales termostáticos inteligentes adicionales ref. NAV-PRO. Alcance hasta 100 m (868 MHz). Temperatura de medición: de 0 °C a 50 °C, precisión +/- 0,1 °C. Temperatura de consigna: de 5 °C a 30 °C con ajuste. +/- 0,5 °C. Compatible con: Wi-FI 802.11 b/g/n (2,4 Ghz). Seguridad soportada: Open/WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP y AES). Medidas del termostato: 83 x 83 x 22 mm (fondo 46 mm con el soporte móvil). Medidas del relé: 24 x 83 x 83 mm.<br>Composición:<br>- 1 termostato inteligente<br>- 1 relé<br>- 1 soporte móvil y 1 soporte mural<br>- 1 placa mural<br>- 1 adaptador de caldera<br>- 1 adaptador de corriente<br>- 4 adhesivos de color<br>- 3 pilas AAA<br>- 4 tornillos y 4 tacos |

| Emb. | Ref. | Pack válvulas inteligentes |
|---|---|---|
| 1 | NVP-PRO | Para viviendas con calefacción comunitaria, colectiva o urbana. Pueden sustituir a las válvulas termostáticas o manuales existentes. Instalación de las válvulas en horizontal o vertical. Medición de la temperatura en continuo gracias a 2 sensores integrados. Permite el control del caudal de agua caliente y un ajuste preciso de la temperatura.<br>Funciones:<br>- Programación de calefacción diferenciada en cada habitación: permite calentar la vivienda cuando quieras, como quieras y siempre que lo necesites.<br>- Modos Ausente y Antihielo y función de Detección de Ventana abierta: permiten ahorrar energía.<br>- Control a distancia desde un smartphone de los cabezales termostáticos. En caso de necesidad, posibilidad de utilizar el mando manual clásico.<br>Temperatura de medición: de 0 °C a 50 °C / +/- 0,5 °C. Temperatura de consigna: de 5 °C a 30 °C con ajuste +/- 0,5 °C. Medidas de la válvula: Ø 58 mm, fondo 80 mm (con anillo de fijación). Medidas del relé: 24 x 83 x 83 mm.<br>Composición:<br>- 2 válvulas termostáticas inteligentes<br>- 1 relé<br>- 10 adaptadores para radiadores aptos para la mayoría de marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.<br>- 2 x 4 adhesivos de color (amarillo, azul, naranja, verde)<br>- 2 x 2 pilas AA |

| Emb. | Ref. | Válvula inteligente |
|---|---|---|
| 1 | NAV-PRO | Funciona únicamente con el termostato inteligente ref. NTH-PRO y el Pack de válvulas termostáticos inteligentes ref. NVP-PRO. Puede sustituir a las válvulas termostáticas o manuales existentes y permite elegir en todo momento la temperatura de cada habitación. Instalación de los cabezales en horizontal o vertical. Medición de la temperatura en continuo gracias a 2 sensores integrados. Permite el control del caudal de agua caliente y un ajuste preciso de la temperatura. Características y funciones idénticas al Pack de válvulas termostáticas inteligentes. Temperatura de medición: de 0 °C a 50 °C / +/- 0,5 °C. Temperatura de consigna: de 5 °C a 30 °C con ajuste +/- 0,5 °C. La conexión entre el router Wi-Fi de la vivienda y las válvulas termostáticas inteligentes está garantizada por el relé del termostato inteligente o del Pack de válvulas inteligentes. Dimensiones: Ø 58 mm, fondo 80 mm (con anillo de fijación).<br>Composición:<br>- 1 Válvula termostática inteligente<br>- 10 adaptadores para radiadores aptos para la mayoría de marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.<br>- 4 láminas adhesivas de color<br>- 2 pilas AA |

Comprobar la compatibilidad en:
**https://check.netatmo.com**



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Gama Seguridad

## cámaras inteligentes Netatmo





NSC-PRO NOC-PRO

Las cámaras inteligentes Netatmo se pueden instalar individualmente y controlarse con la App Security de Netatmo.

| Emb. | Ref. | Cámara interior inteligente |
|---|---|---|
| 1 | NSC-PRO | Alerta inmediata en smartphone en caso de intrusión en el domicilio gracias al reconocimiento facial. Distingue a los desconocidos, a sus seres queridos y animales. Funcionamiento con la App Security de Netatmo, algunas funciones también son compatibles con la App Door Entry Classe300X y Classe100X de Bticino. La descarga y la configuración de las App Security y Door Entry requieren un smartphone o tableta equipados con los sistemas: OS 10 mínimo o Android 5.0 mínimo. No requiere suscripción, sin costes de uso y actualizaciones gratuitas. Tarjeta microSD de 8 Gb incluida para almacenamiento seguro de vídeo en local (capacidad hasta 32 Gb). Almacenamiento adicional posible en una cuenta Dropbox o FTP personal. Compatible con Apple Homekit, Asistente de Google y Alexa (control por voz y ambientes conectados). Posibilidad de personalizar las alertas en los parámetros de la App Security de Netatmo. Respeta la vida privada con la posibilidad de desactivar la grabación de vídeo de los seres queridos. Cámara full HD 1080 p. Visión de infrarrojos. Ángulo de visión: 130°. Conexión: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) o RJ 45 con puerto Ethernet 10/100 Mbits. Dimensiones: 45 x 45 x 155 mm.<br>Composición:<br>- 1 Cámara interior acabado aluminio/dorado<br>- 1 tarjeta MicroSD 8 GB (incluida en la cámara)<br>- 1 cable USB<br>- 1 adaptador + clavija para base de toma de corriente |

| Emb. | Ref. | Cámara exterior inteligente |
|---|---|---|
| 1 | NOC-PRO | Alerta inmediata en smartphone en caso de intrusión en la propiedad. Distingue personas, animales y vehículos. Con sistema de iluminación inteligente integrado con detector de movimiento. Funcionamiento con la App Security de Netatmo, algunas funciones también son compatibles con la App Door Entry Classe300X y Classe100X de Bticino. La descarga y la configuración de las App Security y Door Entry requieren un smartphone o tableta equipados con los sistemas: OS 10 mínimo o Android 5.0 mínimo. No requiere suscripción, sin costes de uso y actualizaciones gratuitas. Tarjeta microSD de 8 Gb incluida para almacenamiento seguro de vídeo en local (capacidad hasta 32 Gb). Almacenamiento adicional posible en una cuenta Dropbox o FTP personal. Compatible con Apple Homekit, Asistente de Google y Alexa (control por voz y ambientes conectados). Posibilidad de personalizar las alertas en los parámetros de la App Security de Netatmo y de seleccionar las zonas de alerta para recibir sólo notificaciones útiles. Resistente a la intemperie: IPX6. Protección contra UV. Fácil de instalar en sustitución de una iluminación exterior. Cámara full HD 1080 p. con visión nocturna de infrarrojos hasta 15 m. Ángulo de visión: 100°. Foco LED 12 W incluido. Conexión: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Dimensiones: 50 x 110 x 200 mm.<br>Composición:<br>- 1 Cámara exterior acabado aluminio/negro<br>- 1 tarjeta MicroSD 8 GB (incluida en la cámara)<br>- 1 kit de fijación (con soporte de montaje, llave allen y tornillos)<br>- 1 funda de protección |

# Gama Seguridad

## detector de humo inteligente Netatmo



NSA-PRO-EU

Los detectores de humo inteligentes Netatmo pueden instalarse individualmente y ser controlados por su propia App Security

| Emb. | Ref. | Detector humo inteligente |
|---|---|---|
| 1 | NSA-PRO-EU | LED para informar sobre el estado del dispositivo. Alarma de 85 dB. Cobertura media: 50 m².<br>Autotests periódicos y regulares:<br>- estado del sensor de humo;<br>- estado de la batería;<br>- estado de la conexión Wi-Fi.<br>Posibilidad de realizar el test de alarma y de desactivar la alarma desde el smartphone o en el propio dispositivo. Detecta el humo y se dispara aunque la conexión Wi-Fi no esté configurada (se necesita Wi-Fi para recibir alertas en un smartphone a través de la App Security de Netatmo). Posibilidad de programar en la App recordatorios mensuales, bianuales o anuales para probar la alarma. Envío de notificación de bajo nivel de batería. 2 Baterías CR17450 - 3V integradas, no reemplazables, con una autonomía de 10 años. Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - Abierto/WEP/WPA/WPA-A personal. Bluetooth Low Energy (BLE) . La descarga y la configuración de la App Security requiere un smartphone o una tableta equipada con sistemas iOS 10 mínimo o Android 5.0 mínimo con la tecnología Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE). Compatible con Apple HomeKit. Montaje en el techo con tornillos. Únicamente para uso en interiores. Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 65 °C. Dimensiones: Ø 115 mm, fondo 44 mm.<br>Composición:<br>- 1 Detector de humo acabado blanco<br>- 1 kit de montaje |

# Gama Seguridad

**sirena de interior y sensores de apertura inteligentes Netatmo**

Security



NIS01-PRO



DTG-PRO

Para ser asociados a la cámara interior inteligente Netatmo ref. NSC-PRO.
Permiten crear un sistema de seguridad completo beneficiándose de la funcionalidad de reconocimiento facial de la cámara interior inteligente para notificar sólo en caso de intrusión (diferenciando entre personas extrañas, familiares y mascotas). Sin suscripción, ni tarifas de usuario y con actualizaciones gratuitas.

| Emb. | Ref. | Sirena interior inteligente |
|---|---|---|
| | NIS01-PRO | Alarma de 110 dB.<br>Sonidos pregrabados para simular presencia.<br>Activación y desactivación automática de la alarma a través de reconocimiento facial con la cámara interior inteligente.<br>Envío de alertas al smartphone a través de la APP Security de Netatmo en caso de intento de desactivación de la sirena.<br>Activación automática y remota posible a través de APP Security de Netatmo.<br>Funciona con baterías (suministradas) o con un cable de alimentación micro USB (no suministrado).<br>Para instalarse junto a la cámara interior inteligente Netatmo ref. NSC-PRO, comunicación inalámbrica a través de Bluetooth Low Energy (BLE).<br>Máximo 1 sirena por cámara.<br>Se puede combinar adicionalmente con detectores de apertura inteligente Netatmo ref. DTG-PRO para un sistema inteligente de video alarma.<br>Dimensiones: Ø130 mm, espesor 35 mm.<br>Composición NIS01-PRO:<br>- 1 sirena interior inteligente Netatmo acabado blanco<br>- 4 pilas AA<br>- 1 kit de desmontaje |

| Emb. | Ref. | Sensores de apertura inteligente para puertas y ventanas |
|---|---|---|
| | DTG-PRO | Detecta cualquier movimiento o vibración que indique un intento de apertura y envía una notificación al smartphone a través de la APP Security de Netatmo.<br>Verificación de estado (abierto o cerrado), de cada puerta o ventana equipada con un detector desde la APP Security de Netatmo.<br>Detectores inalámbricos, alimentados por batería (suministrados), para colocar en todo tipo de puertas y ventanas.<br>Para instalar a una distancia máxima de 80 m de la cámara interior inteligente Netatmo (comunicación vía radio a campo abierto). Máximo 12 detectores por cámara.<br>Para combinar con la cámara de interior inteligente Netatmo ref. NSC-PRO y la sirena de interior inteligente Netatmo ref. NIS01-PRO para un sistema inteligente de video alarma.<br>Dimensiones: 76 x 30.4 x 15.8 mm<br>Composición DTG-PRO:<br>- 3 detectores inteligentes de apertura acabado blanco<br>- 3 x 2 pilas AAA<br>- adhesivos de doble cara |

APP Netatmo Security disponible en
**Google Play y Apple Store**



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Hogar conectado

## kits Classe 300 Wi-Fi












Door Entry Classe 300







| Emb. | Ref. | Kit vídeo conectado Classe 300X13E |
|---|---|---|
| | | **Línea 3000** |
| 1 | 3 639 11 | Kit manos libres uni o bifamiliar con monitor conectado CLASSE 300X13E Wi-Fi, manos libres, teleloop, pantalla táctil LCD de 7", placa exterior de pulsadores monobloc LÍNEA 3000 con frontal de zámak, cámara a color gran angular y lector de proximidad suministrado con un kit de llaveros de colores y dos discos transparentes RFID para la apertura de la cerradura. Luz blanca de LED en etiqueta rotulable. La placa exterior tiene un grado de protección IP54, grado de protección frente a impacto mecánico IK10. El monitor dispone de teclas capacitivas para el control de las principales funciones de videoportero: apertura de cerradura, conexión manos libres, activación de la placa exterior/ciclado de cámaras y pulsadores preferidos (configurables para activación de las acciones rápidas que el usuario utiliza más frecuentemente – p.e. encendido luz de escalera, intercomunicación, …). Gracias a la App Door Entry (disponible para Android e iOS) es posible gestionar las principales funciones de videoportero (recepción de la llamada, apertura de la cerradura, activación de la placa de calle/visualización cíclica de las cámaras y activaciones adicionales. |
| | | **Sfera New** |
| 1 | 3 761 71 | Kit manos libres unifamiliar con monitor conectado CLASSE 300X13E Wi-Fi, manos libres, teleloop, pantalla táctil LCD de 7", placa exterior de pulsadores modular SFERA NEW con frontal de aluminio y cámara a color. Luz blanca LED para etiquetas rotulables.<br>El monitor dispone de teclas capacitivas para el control de las principales funciones de videoportero: apertura de cerradura, conexión manos libres, activación de la placa exterior/ciclado de cámaras y pulsadores preferidos (configurables para activación de las acciones rápidas que el usuario utiliza más frecuentemente – p.e. encendido luz de escalera, intercomunicación, …). Gracias a la App Door Entry (disponible para Android e iOS) es posible gestionar las principales funciones de videoportero (recepción de la llamada, apertura de la cerradura, activación de la placa de calle/visualización cíclica de las cámaras y activaciones adicionales. |


# Hogar conectado

## kits Classe 100 Wi-Fi












Door Entry Classe 300







| Emb. | Ref. | Kit vídeo conectado Classe 100X16E |
|---|---|---|
| | | **Línea 3000** |
| 1 | 3 646 14 | Kit manos libres uni o bifamiliar con monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi, manos libres, teleloop, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores monobloc LÍNEA 3000 con frontal de zámak, cámara a color gran angular y lector de proximidad suministrado con un kit de llaveros de colores y dos discos transparentes RFID para la apertura de la cerradura. Luz blanca de LED en etiqueta rotulable. La placa exterior tiene un grado de protección IP54, grado de protección frente a impacto mecánico IK10. El monitor dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones -inicio y finalización de la comunicación - y 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras y una función adicional configurable – más 4 botones táctiles también configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. Desde la App podrás controlar las principales funciones del videoportero (recepción de la llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y activaciones adicionales). |
| | | **Sfera New** |
| 1 | 3 791 16 | Kit manos libres unifamiliar con monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi, manos libres, teleloop, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores modular SFERA NEW con frontal de aluminio y cámara a color. Luz blanca LED para etiquetas rotulables. El monitor dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones -inicio y finalización de la comunicación - y 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras y una función adicional configurable – más 4 botones táctiles también configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. Desde la App podrás controlar las principales funciones del videoportero (recepción de la llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y activaciones adicionales). |

# MyHOME_Up®

## integración y control



MYHOMESERVER1

Door Entry for HOMETOUCH

MyHOME_Up



MYHOMESERVER1

Cuadro de cargas y consumos p. 424-425
Esquema de instalación p. 420

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

| Ref. | HOMETOUCH 7" |
|---|---|
| | **Pantallas capacitivas táctiles 7" color**<br>Permite controlar:<br>- ambientes<br>- gestión de luces<br>- persianas<br>- reproducción de audio NuVo<br>- cámaras<br>- temperatura<br>Puede utilizarse como videoportero:<br>- permite responder a una llamada, abrir cancelas, activación de cámaras, comunicación con las otras pantallas<br>Requiere la instalación de la pasarela de programación ref. MYHOMESERVER1 (ver a continuación)<br>Conexión a través de la App. Door Entry for HOMETOUCH para la función de portero<br>Con LED de señalización y detector de presencia<br>Conexión RJ 45 o WIFI: requiere una alimentación ref. 346020<br>Fijación en superficie o empotrada con caja de empotrar ref. 3487 |
| 3488W | ○ Blanco |
| 3488 | ● Aluminio |
| 3487 | **Caja de empotrar para mampostería**<br>Para HOMETOUCH 7" |
| MYHOMESERVER1 | **Servidor de Control**<br>Permite una programación y un uso simplificado de una instalación MyHOME_Up gracias a la App. MyHOME_Up en smartphone o tablet<br>Permite controlar a distancia dispositivos de luces, persianas, termostatos, reproducción de audio NuVo, ambiente, gestión de energía<br>6 módulos DIN |
| F459 | **Driver manager**<br>Interfaz de comunicación que permite la integración de productos controlables de otras marcas en IP en una instalación MyHOME<br>Puerto RJ 45 para LAN 100/1000 Mbits<br>6 módulos DIN |

# MyHOME_Up®

## automatismo - mandos



L4652/2 + tecla + placa Native LNA4802NA

MyHOME_Up

Cuadro de cargas y consumos p. 424-425
Esquema de instalación p. 420

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

| Ref. | Mandos de 1 o 2 funciones para luces o persianas |
|---|---|
| | Permite realizar mandos punto a punto o de ambiente o de grupo o centralizados<br>2 módulos |
| | **Mosaic**<br>Para equipar con placa Mosaic y soporte |
| 0 784 71 | Incluye 1 embellecedor doble<br>○ Blanco |
| 0 791 71 | Incluye 1 embellecedor doble<br>● Aluminio |
| 0 784 73 | Incluye dos embellecedores simples<br>○ Blanco |
| 0 791 73 | Incluye dos embellecedores simples<br>● Aluminio |
| | **Axolute** |
| H4652/2 | Para completar con una tecla de dos módulos o dos teclas de un módulo una placa y un soporte |
| | **Livinglight** |
| L4652/2 | Para completar con una tecla de dos módulos o dos teclas de un módulo una placa y un soporte |

App. MyHOME_Up y Door Entry for HOMETOUCH disponibles en **Google Play y Apple Store**

MyHOME_Up

Programa Eliot by Legrand: sus objetos conectados, sus instalaciones personalizadas, sus datos siempre protegidos



Refs. en rojo: Nuevos productos

# MyHOME_Up®

**automatismo - mandos (continuación)**

MyHOME_Up



H4651M2 + teclas
+ placa Blanco HA4802HD



0 784 71 + placa
Blanco 0 788 02L



0 791 75 + placa
Aluminio 0 793 02L



LN4652 + placa
Fumé LNA4802KF

Cuadro de cargas y consumos p. 424-425
Esquema de instalación p. 420

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

## Mandos para 2 a 4 ambientes

Ref.

Permite realizar las funciones especiales de tipo mando de ambientes desde la App. MyHOME_Up
2 módulos

**Mosaic**

Para equipar con placa Mosaic y un soporte

0 784 75 
1 salida
Incluye un embellecedor doble
○ Blanco

0 791 75 
1 salida
Incluye un embellecedor doble
● Aluminio

0 784 72 
2 salidas
Incluye dos embellecedores simples
○ Blanco

0 791 72 
2 salidas
Incluye dos embellecedores simples
● Aluminio

**Axolute**

H4651M2 
Para completar con una tecla de dos módulos o dos teclas de un módulo una placa y un soporte Axolute

**Livinglight**

L4651M2 
Para completar con una tecla de dos módulos o dos teclas de un módulo una placa y un soporte Livinglight

## Mandos de 4 ambientes

Ref.

Mandos de ambientes personalizables para programar o activar 4 ambientes diferentes que reúnen acciones del sistema de automatización de luces, persianas y gestión de la temperatura
2 módulos

**Mosaic**

Para equipar con placa Mosaic y soportes

0 784 78 
○ Blanco
0 791 78 ● Aluminio

**Axolute**

Para equipar con una placa y un soporte Axolute

HD4680 
○ Blanco
HC4680 ● Aluminio
HS4680 ● Antracita

**Livinglight**

Para equipar con una placa y un soporte Livinglight

N4680 
○ Blanco
NT4680 ● Tech
L4680 ● Antracita

## Mandos de 8 botones-pulsadores

Permite controlar mandos punto a punto, agrupados o centralizados de luces, persianas, reproducción de audio
También permite el control de ambientes
Hasta ocho mandos cíclicos (ON/OFF en el mismo botón-pulsador, o mandos de ambiente) o cuatro mandos dobles (ON/OFF o subida/bajada en dos botones-pulsadores separados)
Provisto de un portaetiqueta para facilitar la identificación de las funciones
Posibilidad de personalización de los símbolos con la hoja formato A5 ref. 3541 o ref. 3542

**Axolute**

H4652 
Para equipar con un soporte y una placa Axolute

**Livinglight**

LN4652 
Para equipar con un soporte y una placa Livinglight

**Hojas A5 personalizables**

3541 ○ Blanco
3542 ● Negro

# MyHOME_Up®

**automatismo - mandos (continuación)**



HS4657M3



3477




F428

MyHOME_Up

Cuadro de cargas y consumos p. 424-425
Esquema de instalación p. 420

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

| Ref. | Mandos táctiles |
|---|---|
| | Permiten controlar mandos punto a punto, agrupados o centralizados de luces, persianas, reproducción de audio<br>También permiten el control de ambientes<br>Mando provisto de LEDs azules que se iluminan al tocarlos con intensidad de luz regulable |
| | **Axolute** |
| | Cristal blanco |
| HD4657M3 | Comando de 6 botones<br>3 módulos |
| HD4657M4 | Comando de 8 botones<br>4 módulos |
| | **Whice** |
| HC4657M3 | Comando de 6 botones<br>3 módulos |
| HC4657M4 | Comando de 8 botones<br>4 módulos |
| | **Nighter** |
| HS4657M3 | Comando de 6 botones<br>3 módulos |
| HS4657M4 | Comando de 8 botones<br>4 módulos |
| 503E | Caja 3 módulos |
| H4703 | Soporte 3 módulos |
| 504E | Caja 4 módulos |
| H4704 | Soporte 4 módulos |

| Ref. | Interfaces de contactos |
|---|---|
| | Interfaces de mando de 2 contactos independientes<br>Permiten hasta 2 mandos de luz o<br>1 mando de motor<br>Admiten en entrada dos interruptores o pulsadores tradicionales con contacto NA o NC<br>Distancia entre dispositivo tradicional e interfaz: 50 m máx. |
| 3477 | Módulo Basic<br> |
| F428 | 2 módulos DIN<br> |

App. MyHOME_Up disponible en
**Google Play y Apple Store**

MyHOME Up
MyHOME_Up



N4659N + placa Blanca LNA4802BI



L4658N + placa Antracita LNA4802AR



0 488 20



0 488 22

Cuadro de cargas y consumos p. 424-425
Esquema de instalación p. 420

Cumplen la RT 2012: control permanente de presencia y luminosidad, apagado en cuanto hay suficiente luz natural
Encendido y apagado automáticos (ajuste de fábrica)
Ajuste preciso en obra con configurador de ajuste
Se conectan a los controladores por cable RJ 45 o cable BUS/SCS para equipar con conector RJ 45 ref. 0 488 72
Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

## Detectores de movimiento para zonas de paso

Detectores automáticos con sensor de presencia IR pasivo y sensor de luminosidad
Alcance 8 m para una altura de instalación de 1,2 m
Temporización de retardo de apagado y nivel de lux regulable
2 módulos
IP 41.
Consumo 0,3 W en modo espera
Se instalan en caja fondo 40 mm mín. o caja de superficie
Fijación en la pared

**Mosaic**

0 784 85 

Para equipar con un soporte y una placa Mosaic
○ Blanco

**Axolute**

Para equipar con un soporte y una placa Axolute

HD4659
HC4659
HS4659 

○ Blanco
● Aluminio
● Antracita

**Livinglight**

Para equipar con un soporte y una placa Livinglight

N4659N
NT4659N
L4659N 

○ Blanco
● Tech
● Antracita

## Detector de movimiento para exteriores y sótanos

0 488 34

Detección por infrarrojos 180 °C, alcance lateral de 6 m y frontal de 15 m
IP 55
Consumo 12 mA
Se instala directamente en la pared en superficie
Posibilidad de fijación en ángulo con accesorio ref. 0 489 71 (p. 971)

## Detectores de presencia especial espacio de trabajo

Detectores automáticos con botón-pulsador integrado
Sensor de presencia de doble tecnología IR pasivo y ultrasonidos
Sensor de luminosidad
Alcance 8 m para una altura de instalación de 1,2 m
Temporización de retardo de apagado y nivel de lux regulable
2 módulos
IP 41.
Consumo 0,5 W en modo espera
Se instalan en caja fondo 40 mm mín. o caja de superficie
Fijación en la pared

**Mosaic**

0 784 86 

Para equipar con un soporte y una placa Mosaic
○ Blanco

**Axolute**

Para equipar con un soporte y una placa Axolute

HD4658
HC4658
HS4658 

○ Blanco
● Aluminio
● Antracita

**Livinglight**

Para equipar con un soporte y una placa Livinglight

N4658N
NT4658N
L4658N 

○ Blanco
● Tech
● Antracita

## Detectores de movimiento fijación en el techo

**Especial pasillo**

0 488 20

Detección por infrarrojos 360°, alcance Ø8 m
Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m
Consumo 0,3 W en modo espera
Se monta directamente en falso techo con garras (incluidas) o se instala en caja Batibox fondo 50 mm
Fijación en superficie en techo con accesorio ref. 0 488 75

**Especial espacio de trabajo**

0 488 22

Detección por infrarrojos y ultrasonidos 360°, alcance Ø8 m
Altura recomendada de fijación: 2,50 m
Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m
Consumo 0,5 W en modo espera
Se monta directamente en falso techo con garras (incluidas) o se instala en caja Batibox fondo 50 mm
Fijación en superficie en techo con accesorio ref. 0 488 75

## Conector RJ 45 - BUS/SCS

0 488 72

Conector macho


Configuradores de ajuste para detectores



Programa Eliot by Legrand: sus objetos conectados, sus instalaciones personalizadas, sus datos siempre protegidos

# MyHOME_Up®

## esquema básico



# MyHOME_Up®

**automatismo - actuadores mandos**




LN4672M2 + teclas
+ placa Acero pulido
LNA4802ACS

MyHOME Up
**MyHOME_Up**

Cuadros de cargas y consumos p. 424-425

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

| Ref. | **Actuadores mando 2 relés** |
|---|---|
| | Actuadores de dos relés independientes y tres cables (con neutro) con mandos integrados<br>Para cargas simples o dobles<br>Permiten conectar un motor o dos circuitos de luces:<br>6 A lámparas de incandescencia/halógena,<br>2 A para motores, 2 A para transformadores ferromagnéticos y transformador electrónico<br>Fluocompacta y LED: 1 A<br>Interbloqueo lógico de los relés por configuración<br>El dispositivo también puede configurarse para gestionar un actuador externo presente en el BUS<br>2 módulos |
| H4672M2 | **Axolute**<br> Para completar con una tecla de dos módulos o dos teclas de un módulo y un soporte |
| LN4672M2 | **Livinglight**<br> Para completar con una tecla de dos módulos o dos teclas de un módulo una placa y un soporte |
| 3476 | **Actuador mando 1 relé - formato basic**<br> Actuador/Mando de 1 relé con una entrada para botón-pulsador tradicional con contacto NA<br>Para luces: 2 A lámparas de incandescencia/halógena, 2 A cos φ 0,5 para transformadores ferromagnéticos<br>Fluocompacta y LED: máx. 1 lámpara |

App. MyHOME_Up disponible en
**Google Play y Apple Store**

MyHOME Up

## PROGRAMA ELIOT BY LEGRAND PARA OBJETOS CONECTADOS

# DAR VIDA
## A LOS OBJETOS

CONECTADOS A LA VIDA PERSONAL
Y PROFESIONAL DE SUS CLIENTES, LOS OBJETOS CONECTADOS LEGRAND MARCADOS ELIOT FACILITAN LA VIDA DIARIA DE TODOS LOS USUARIOS.



### En todos los edificios,

los objetos conectados Legrand marcados Eliot se adaptan al ritmo de vida de todos los usuarios. También puede personalizar las instalaciones, incluso a distancia, imaginando, con sus clientes, ambientes a su medida.

### PRODUCTOS CONECTADOS LEGRAND MARCADOS ELIOT

**Respetan a sus clientes**
Confidencialidad de datos garantizada gracias a un sistema de Cloud ultraprotegido.

**Hechos para durar**
Atentos, Inteligentes e intuitivos, ponen el diseño al servicio del uso y están hechos para durar.

## UN SELLO PARA IDENTIFICAR LOS OBJETOS CONECTADOS LEGRAND MARCADOS ELIOT

eliot™ PROGRAM BY LEGRAND

Todos los productos conectados Legrand marcados Eliot de su catálogo se reconocen por el sello contiguo. Este sello indica que el producto conectado en cuestión proporciona un beneficio real, que se preserva la confidencialidad de los datos y que todo ha sido diseñado para proporcionarle una satisfacción duradera.

MyHOME Up
MyHOME_Up


F413N


F416U1


BMSW1003


F411/4


F429


3475

Cuadros de cargas y consumos p. 424-425

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

## Controladores modulares para regulación

| Ref. | |
|---|---|
| | **Actuador/regulador DIN universales** |
| F418U2 | Actuador/regulador universales para lámparas de incandescencia, lámparas halógenas 230 V, lámparas halógenas 12 V con un transformador ferromagnético o electrónico, lámparas de LED variables y lámparas de ahorro de energía variables (CFLi)<br>Alimentación por BUS 27 VCC<br>Conexión 230 V con fase + neutro<br>4 módulos DIN<br>2 salidas de 1 W a 300 W o 1 salida de 1 W a 600 W |
| | **Actuador/regulador DIN multicargas con marcha forzada** |
| F416U1 | Alimentación 230 V~ - 50/60 Hz<br>Reconocimiento automático de carga<br>Botón pulsador de marcha forzada integrado en el frontal<br>Permite el control de la carga incluso en caso de corte del BUS<br>6 módulos DIN<br>Para halógenos de BT y MBT<br>1 salida - de 40 W a 1000 W máximo<br>6 módulos DIN |
| | **Actuador/regulador DIN para balasto et driver LEDs** |
| F413N | Actuador/regulador para:<br>- Balasto electrónico con entrada de 1 a 10 V<br>- Driver de 1 a 10 V para el control de LEDs<br>Alimentación por BUS 27 VCC<br>2 módulos DIN |
| 0 026 12 | Para balasto 1-10 V<br>4 salidas - 1000 VA máximo por salida<br>10 módulos DIN |

## Controladores modulares de iluminación ON/OFF

| Ref. | |
|---|---|
| | **Actuador DIN relé normalmente cerrado** |
| F411/1NC | Actuador de 1 relé NC<br>En caso de corte de tensión en el BUS, el dispositivo permanece en estado ON y mantiene la carga encendida<br>Para luces: 10 A lámparas de incandescencia/halógena, 4 A cos ø 0,5 para transformadores ferromagnéticos y 4 A para lámparas fluorescentes o transformador electrónico<br>Fluocompacta y LED: máx. 10 lámparas<br>1 salida 10 A<br>2 módulos DIN |
| | **Actuadores ON/OFF DIN con marcha forzada para iluminación** |
| BMSW1003 | Alimentación 230 V~ 50/60 Hz<br>4 salidas 16 A<br>6 módulos DIN |
| 0 026 04 | 8 salidas 16 A<br>10 módulos DIN |

## Controladores modulares multiaplicaciones

| | |
|---|---|
| F411U2<br>F411/4 | Contacto NA. Para persianas enrollables y motores<br>2 módulos DIN<br>2 salidas 10 A<br>Conexión 230 V con fase + neutro<br>4 salidas 2 A o 2 salidas 2 A para motores<br>Interbloqueo lógico de los relés por configuración |

## Interfaz para sistema DALI

| | |
|---|---|
| F429 | Actuador variador DALI<br>8 salidas independientes<br>16 balasto 230 V máximo<br>Hasta 32 mA máximo por salida<br>Con pulsador de mando directo de la carga<br>6 módulos DIN |

eliot™ PROGRAM BY LEGRAND

Programa Eliot by Legrand: sus objetos conectados, sus instalaciones personalizadas, sus datos siempre protegidos

# MyHOME_Up®

**automatismo - gestión avanzada de persianas motorizadas**

MyHOME_Up


F401


LN4661M2 + teclas
+ placa Acero pulido
LNA4802ACS


LN4660M2 + teclas
+ placa Bronce
LNA4802BZ

Cuadros de cargas y consumos p. 424-425

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

| Ref. | Actuador de dos relés para gestión avanzada de persianas motorizadas |
|---|---|
| F401 | Control de motores por interbloqueo de relés o por envío de impulsos<br>Retorno de estado de posición: cerrado, abierto, nivel de posición intermedia<br>Control según distintas órdenes: subir, bajar o % de apertura<br>Actuador de dos relés para el control de un motor<br>Potencia máx. del motor: 460 W, 230 V~<br>Interbloqueo lógico de los relés<br>2 módulos DIN |

| | Actuadores con comando integrado para gestión avanzada de persianas motorizadas |
|---|---|
| | Actuadores con mando integrado para el control de un motor<br>Potencia máx. del motor: 460 W, 230 V~<br>Control de motores por interbloqueo de relés o por envío de impulsos<br>Retorno de estado de posición: cerrado, abierto, nivel de posición intermedia<br>Control según distintas órdenes: subir, bajar o % de apertura<br>Interbloqueo lógico de los relés<br>Funciones parada, subir, bajar<br>Función recordatorio de un nivel de apertura/cierre anteriormente memorizado<br>Memorización de un nivel de apertura/cierre por autoaprendizaje directo en el mando<br>2 módulos |
| H4661M2 | **Axolute**<br>Para completar con dos teclas de un módulo<br>ref. HC/HS/HD4915AE y<br>ref. HC/HS/HD4911AH<br>Para equipar con un soporte y una placa Axolute |
| LN4661M2 | **Livinglight**<br>Para completar con dos teclas de un módulo<br>ref. N/NT/L4915AEN y<br>ref. N/NT/L4911AHN<br>Para equipar con un soporte y una placa Livinglight |




| Ref. | Comando específicos para gestión avanzada de persianas motorizadas |
|---|---|
| | Mandos específicos para la gestión avanzada de motores<br>Mando punto a punto, de ambiente, de grupo o general de persianas motorizadas para utilizar como complemento de los actuadores ref. F401 o ref. H4661M2, LN4661M2<br>Funciones parada, subir, bajar<br>Posibilidad de orientación de lamas<br>Función de recordatorio de un nivel de apertura/cierre anteriormente memorizado<br>Memorización de un nivel de apertura/cierre por autoaprendizaje directo en el mando<br>2 módulos |
| H4660M2 | **Axolute**<br>Para completar con dos teclas de un módulo<br>ref. HC/HS/HD4915AE y<br>ref. HC/HS/HD4911AH<br>Para equipar con un soporte y una placa Axolute |
| LN4660M2 | **Livinglight**<br>Para completar con dos teclas de un módulo<br>ref. N/NT/L4915AEN y<br>ref. N/NT/L4911AHN<br>Para equipar con un soporte y una placa Livinglight |

App. MyHOME_Up disponible en
**Google Play y Apple Store**

MyHOME_Up

Programa Eliot by Legrand: sus objetos conectados, sus instalaciones personalizadas, sus datos siempre protegidos

## Cargas controlables (230 V~ - 50/60 Hz)

| Actuadores | Formato | Alim. | Tipo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |  |  |  | DALI |
| | | | Lámparas de incandescencia y halógenas de bajo consumo | Lámpara de LEDs | Lámparas fluorescentes lineales[1] | Lámparas fluorescentes compactas | Transformadores electrónicos | Transformadores ferromagnéticos[2] | Motorización para persianas[3] | |
| **F411U2** | 2 mod. DIN | BUS/SCS | 10 A<br>2300 W | 2 A<br>460 W | 4 A<br>920 W | 2 A<br>460 W | 4 A<br>920 W | 4 A cos ø 0,5<br>920 VA | 2 A<br>460 W | |
| **F411/4** | 2 mod. DIN | BUS/SCS | 2 A<br>460 W | 70 W<br>Máx. 2 lámparas | 0,3 A<br>70 W | 70 W<br>Máx. 2 lámparas | 0,3 A<br>70 W | 2 A cos φ 0,5<br>460 VA | 2 A<br>460 W | |
| **F411/1NC** | 2 mod. DIN | BUS/SCS | 10 A<br>2300 W | 500 W<br>Máx. 10 lámparas | 4 A<br>920 W | 500 W<br>Máx. 10 lámpara | 4 A<br>920 W | 4 A cos φ 0,5<br>920 VA | - | |
| **BMSW1003** | 6 mod. DIN | 230 V | 16 A<br>3680 W | 2,1 A<br>500 VA | 4,3 A<br>10 x(2 x 36 W) | 5 A<br>1150 W | 16 A<br>3680 W | 16 A<br>3680 VA | - | |
| **0 026 04** | 10 mod. DIN | 230 V | 16 A<br>3680 W | 2,1 A<br>500 VA | 4,3 A<br>10 x(2 x 36 W) | 5 A<br>1150 W | 16 A<br>3680 W | 16 A<br>3680 VA | - | |
| **0 026 12** | 10 mod. DIN | 230 V | - | - | 4,3 A -1000 W[4] | 4,3 A -1000 VA[4] | | | | |
| **F413N** | 2 mod. DIN | BUS/SCS | - | - | 2 A - 460 W[4]<br>Máx. 10 balasto tipo T5, T8, compactos o driver para LEDs | - | - | - | - | |
| **F416U1** | 6 mod. DIN | 230 V | 4,3 A<br>40-1000 W | - | - | - | 4,3 A<br>40-1000 W | 4,3 A<br>40-1000 VA | - | |
| **H4672M2**<br>**LN4672M2** | 2 mod. equipos | BUS/SCS | 6 A<br>1380 W | 1 A<br>230 W | 2 A<br>460 W | 1 A<br>230 W | 0,3 A<br>70 W<br>2 A<br>460 VA | 2 A<br>460 VA | 2 A<br>460 W | |
| **3476** | Basic | BUS/SCS | 2 A<br>460 W | 40 W<br>Máx. 1 lámpara | - | 40 W<br>Máx. 1 lámpara | - | 2 A cos φ 0,5<br>460 VA | - | |
| **F418U2** | 4 mod. DIN | BUS/SCS | 1 x 1-600 W<br>2 x 1-300 W | 1 x 1-600 VA<br>2 x 1-300 VA | - | 1 x 1-600 VA<br>2 x 1-300 VA | 1 x 1-600 VA<br>2 x 1-300 VA | 1 x 1-600 VA<br>2 x 1-300 VA | - | |
| **F401** | 2 mod. DIN | BUS/SCS | - | - | - | - | - | - | 2 A<br>250 V~ | |
| **LN4661M2**<br>**H4661M2** | 2 mod. equipos | BUS/SCS | - | - | - | - | - | - | 2 A<br>250 V~ | |
| **F429** | 6 mod. DIN | BUS/SCS | - | - | - | - | - | - | - | 8 x 16 balasto |

**Nota:**
1: Lámparas fluorescentes compensadas, lámparas de bajo consumo, lámparas de descarga
2: Es necesario tener en cuenta el rendimiento del transformador para calcular la potencia efectiva de la carga conectada al actuador. Por ejemplo, si se conecta un variador a un transformador ferromagnético de 100 VA con rendimiento de 0,8, la potencia efectiva de la carga será de 125 VA. El transformador debe cargarse a su potencia nominal y en cualquier caso nunca por encima del 90 % de dicha potencia. Es preferible utilizar un único transformador antes que varios transformadores en paralelo. Por ejemplo, es preferible utilizar un único transformador de 250 VA con 5 focos conectados de 50 W antes que utilizar 5 transformadores de 50 VA en paralelo con un único foco de 50 W conectado a cada uno de ellos
3: El símbolo ▭ indicado en los actuadores hace referencia a motores para persianas
4: Compatible únicamente con lámparas provistas de balasto 1/10 V

# MyHOME_Up®

## consumo, dimensiones, disipaciones

| Dispositivo | Descripción | Consumo en el BUS (alimentación 27 VCC) | Formato | Disipación | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Potencia disipada con carga máx. | Carga máx. |
| 3476 | Actuador mando basic | 13 mA | Basic | | |
| 3477 | Interfaz contacto | 3,5 mA | Basic | | |
| E46ADCN | Alimentación 1,2 A | | 8 módulos DIN | 11 W<br>6 W | 1,2 A<br>0,5 A |
| E49 | Alimentación 0,6 A | | 2 módulos DIN | 5,3 W | |
| F411U2 | Actuador de dos relés | 55 mA (máx. cargas simples)<br>30 mA (máx. enclavamiento) | 2 módulos DIN | 1,7 W | |
| F411/4(1) | Actuador de cuatro relés | 40 mA (carga simple)<br>22 mA (enclavado) | 2 módulos DIN | 3,2 W | |
| F413N(1) | Actuador variador 1-10 V para balasto | 30 mA | 2 módulos DIN | 0,5 W | |
| F522 | Actuador 16 A con indicador | 30 mA | 1 módulo DIN | | |
| F523 | Actuador 16 A | 10 mA | 1 módulo DIN | | |
| F420 | Módulo de ambientes | 20 mA | 2 módulos DIN | 0,6 W | |
| F422 | Interfaz SCS/SCS | IN: 25 mA<br>OUT: 2 mA | 2 módulos DIN | 1 W | |
| F425 | Módulo memoria | 5 mA | 2 módulos DIN | 0,1 W | |
| F428 | Interfaz contacto | 9 mA | 2 módulos DIN | 0,2 W | |
| F429 | Interfaz SCS/DALI | 5 mA | 6 módulos DIN | | |
| 0 784 75/72<br>0 791 75/72 - H4651M2<br>L4651M2 | Mando especial | 8,5 mA | 2 módulos empotrados | | |
| 0 784 71/73<br>0 791 71/73 - H4652/2 - L4652/2 | Mando de una o dos funciones | 9 mA | 2 módulos empotrados | | |
| H/LN4672M2 | Actuador mando 2 relés | 16 mA (enclavado)<br>24 mA (iluminación) | 2 módulos empotrados | | |
| H/LN4890 | MyHome Screen 3,5 | 80 mA | 3+3 módulos empotrados | | |
| HD/HC/HS/N/NT/L4575SB | Interfaz radio SB | 33 mA | 2 módulos empotrados | | |
| 0 784 78 - 0 791 78 HD/HC/HS/N/<br>NT/L4680 | Mando 4 ambientes | 9 mA | 2 módulos empotrados | | |
| 0 784 85 - HD4659<br>- HC4659 - HS4659 - N4659N -<br>NT4659N - L4659N | Detector de movimiento para zonas de paso | 20 mA | 2 módulos empotrados | | |
| 0 784 86 - HD4658 - HC4658 -<br>HS4658 - N4658N -<br>NT4658N - L4658N | Detector de presencia especial espacio de trabajo | 20 mA | 2 módulos empotrados | | |
| 0 488 20 | Detector de movimiento/luminosidad | 18 mA | Ø 102 mm | | |
| 0 488 22 | Detector de movimiento/luminosidad | 17 mA | Ø 122 mm | | |
| 0 488 34 | Detector de movimiento/luminosidad | 18 mA | l=84/p=46/h=149 | | |
| F416U1 | Actuador variador 1 x 1000 W | 5 mA | 6 módulos DIN | 8 W | 1000 W |
| F418U2 | Actuador variador LED, fluocompacto | 18 mA | 4 módulos DIN | 5 W | 300 W |
| 0 026 12 | Actuador variador 1-10 V | 5 mA | 10 módulos DIN | | |
| BMSW1003 | Actuador de cuatro relés | 5 mA | 6 módulos DIN | 2,8 W | |
| 0 026 04 | Actuador 8 relés | 5 mA | 10 módulos DIN | 2 W | |
| H/LN4661M2 | Actuador mando específico | 16 mA | 2 módulos empotrados | | |
| F401 | Actuador específico persiana DIN | 16 mA | 2 módulos DIN | | |
| H/LN4660M2 | Mando específico de persianas | 7 mA | 2 módulos empotrados | | |
| H4652 - LN4652 | Mando de 8 botones-pulsadores | 20 mA | 2 módulos empotrados | | |
| F411/1NC | Actuador de 1 relé, normalmente cerrado | 22 mA | 2 módulos DIN | | |

Nota:
1 : La potencia disipada especificada corresponde a la potencia disipada cuando la carga de todos los relés de los aparatos es máxima. En el caso de cargas inferiores, la potencia disipada es más baja y puede calcularse con la siguiente fórmula: P[mW]=140+400*N+10*[I12+I22+...IN2]
P: potencia disipada en mW
N: número de relés cargados
IN: corriente de carga del relé N
Instale los elementos que disipen las mayores potencias (en particular las alimentaciones y los variadores) en la parte inferior del cuadro para asegurar una mejor disipación del calor
No instale uno al lado del otro dos aparatos que disipen una potencia de más de 5 W: deje entre ambos un hueco vacío del tamaño de un módulo

# MyHOME_Up®

**gestión de la temperatura**



N4692 + placa
Aguamarina LNA4802KA



L4652/2 + tecla + placa Native
LNA4802NA



N4693 + placa Blanco
LNA4802BI



F430/2



F430/4

MyHOME_Up

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

## Termostatos con pantalla

Termostatos con indicador 1,6''
Provistos de una sonda de temperatura y de una entrada para la conexión de un contacto (ejemplo de contacto de ventana)
Disponen de cuatro botones-pulsadores en el frontal para modificar los modos de funcionamiento (modo verano/invierno, eco, confort, manual/auto, OFF)
Pueden utilizarse en una instalación con fancoils y controlar distintas velocidades de ventilación
2 módulos

**Axolute**

H4691 — Para equipar son un soporte y una placa Axolute



**Livinglight**

LN4691 — Para equipar son un soporte y una placa Livinglight



## Sondas con control de supresión

Sondas de control de la temperatura ambiente para instalaciones de calefacción y climatización
Rango de ajuste de 3 a 40°
Dotadas de mando de regulación ± 3 °C con respecto a la temperatura programada en la central y para la selección de los modos OFF y antihielo
2 módulos

**Axolute**

Para equipar con un soporte y una placa Axolute



HD4692 ○ Blanco
HC4692 ● Aluminio
HS4692 ● Antracita

**Livinglight**

Para equipar con un soporte y una placa Livinglight



N4692 ○ Blanco
NT4692 ● Tech
L4692 ● Antracita

## Sondas

Sondas de control de la temperatura ambiente para instalaciones de calefacción y climatización
Rango de medición de temperatura 3-40 °C
2 módulos

**Axolute**

Para equipar con un soporte y una placa



HD4693 ○ Blanco
HC4693 ● Aluminio
HS4693 ● Antracita

**Livinglight**

Para equipar con un soporte y una placa



N4693 ○ Blanco
NT4693 ● Tech
L4693 ● Antracita

## Actuadores

F430/2 — Actuador de dos relés independientes
Para cargas simples y dobles: 6 A resistivos, 2 A válvulas motorizadas y bombas
Interbloqueo lógico de los relés por configuración
2 módulos DIN

F430/4 — Actuador de cuatro relés independientes
Para cargas simples, dobles o mixtas: 4 A resistivos, 1 A válvulas motorizadas, bombas y fancoil
Interbloqueo lógico de los relés por configuración
2 módulos DIN

F430R8



Actuador de ocho relés independientes para el control de electroválvulas ON/OFF, electroválvulas motorizadas (apertura/cierre), bomba y fancoil de dos y cuatro tubos
4 A resistivo, 1 A electroválvulas motorizadas, bomba y fancoils
Conexión BUS/SCS
4 módulos DIN

F430R3V10



Actuador de tres relés independientes y dos salidas de 0-10 V para el control de fancoils de dos y cuatro tubos con electroválvula proporcional de 0-10 V
4 A resistivo, 1 A fancoils
Conexión BUS/SCS
4 módulos DIN

App. MyHOME_Up disponible en
**Google Play y Apple Store**

MyHOME Up

# MyHOME_Up®

**gestión de energía - desconexión de carga**


F521


3508BUS


F522


F523


3522N


F520

MyHOME_Up

Sistema domótico BUS con una App. MyHOME_Up que permite configurar, asociar, usar y crear ambientes

## Central de gestión de cargas

Ref.

**F521**



Permite definir umbrales de energía y gestionar prioridades de desconexión de carga configuradas en los actuadores para gestión de carga ref. F522 y ref. F523 para evitar los cortes fortuitos debidos a la superación del contrato de energía. Gestiona hasta 63 actuadores
Posibilidad de definición del umbral de potencia autorizado de 1,5 a 18 kW y tolerancia ± 20 %
Visualización de consumo instantáneo y acumulado de los circuitos en la pantalla táctil
Módulo memoria integrado
Se instala en el cuadro eléctrico
1 módulo DIN

## Accesorios para productos DIN

**3508BUS**



Terminal extraíbles para conexión BUS
Paso 3,81 mm

**3508U2**



Terminal extraíble de dos polos

**3508U3**



Terminal extraíble de tres polos

## Actuadores DIN para gestión de cargas

Actuadores que permiten definir un nivel de prioridad a un circuito en el marco de una función de desconexión de carga
Para cargas simples de 16 A resistivos o 10 A para lámparas de incandescencia y 4 A para lámparas fluorescentes o transformadores ferromagnéticos
Relé biestable con función zero-crossing destinado a las funciones de automatismo o gestión de control de cargas
1 módulo DIN

**F522**



Actuador de un relé con sensor de corriente integrado para la medición de los consumos de la carga controlada
Función diagnóstico de carga a través de un toroidal suplementario ref. 3523

**F523**



Actuador de un relé

## Indicadores de consumo

Ref.

**Interfaz de recuento de impulsos**

**3522N**



Permite almacenar los datos procedentes de un contador de impulsos (agua, calorimetría...)
Instale una interfaz para cada contador para medir el consumo individualmente

**Indicador de consumo para tres circuitos**

**F520**



Indicador de consumo eléctrico para instalaciones monofásicas
Se entrega con un toroidal
Admite hasta tres toroidales para controlar tres circuitos distintos
Posibilidad de instalar varios indicadores de consumo Número de conductores que pueden atravesar el toroidal: 9 x 2,5 mm$^2$. Memorización de los datos de consumo durante un año por horas, de dos años por días y de 12 años por meses

**Toroidal suplementario**

**3523**



Toroidal suplementario para el indicador de consumo eléctrico ref. F520
Funciona también con el actuador ref. F522 para tener un diagnóstico de la carga
Número de conductores que pueden atravesar el toroidal: 9 x 2,5 mm$^2$
Longitud de la conexión 40 cm
Máx. dos toroidales suplementarios conectados a la ref. F520

## Concentrador de datos IP

**F524**



Permite recopilar y tratar los datos medidos por los indicadores e interfaces para poder mostrar en las pantallas del sistema mediciones procedentes de sumas o diferencias de varios circuitos, o procedentes de una multiplicación por un coeficiente
Memoria integrada para máx. 10 líneas de medición
Puede administrar distintas tarifas
Guardado automático en tarjeta micro SD (no incluida).
Integra páginas Web para una visualización completa de los consumos en local a través de un navegador web, en tableta, PC o smartphone
Permite descargar los datos recopilados a través de página web o vía tarjeta micro SD, en formato informático abierto
Permite poner a disposición los datos relativos a la medición de los consumos a través del protocolo IP y el lenguaje abierto OPEN WEB NET
1 módulo DIN

App. MyHOME_Up disponible en
**Google Play y Apple Store**


MyHOME_Up



3510



3510M







3511



3513

MyHOME_Up

| Ref. | Contactos magnéticos |
|---|---|
| | Contactos electromagnéticos con contacto NC y línea de protección |
| 3510 |  Previsto para instalación empotrada |
| 3510M |  De latón de alta resistencia mecánica para montaje en marco de material no ferromagnético y con perfil de baja sección<br>Previsto para instalación empotrada |
| 3510PB |  De latón de alta resistencia mecánica para montaje en todo tipo de marcos y en puertas blindadas.<br>Previsto para instalación empotrada |
| 3511 |  Previsto para instalación en superficie |
| 3512 |  De aluminio moldeado a presión para montaje en puertas oscilantes o correderas<br>Previsto para instalación en el suelo |
| 3513 |  De aluminio<br>Previsto para instalación en superficie sobre superficies metálicas (p. ej. cancela) |

| | Detector con cable para persianas enrollables |
|---|---|
| 3514 |  Para la protección de persianas enrollables y toldos |

| | Sensor de inundación |
|---|---|
| 3482 |  Sonda de detección de agua |

# reproducción de audio NuVo - reproductores, preamplificador, barra de sonido y altavoz de sobremesa






NV-P200-EU


NV-P500-EU

MyHOME_Up NuVo Player


NV-P400-EU

Sistema para reproducir música en una o varias habitaciones de la vivienda. Compatible con el sistema MyHOME_Up
Control desde un smartphone o tableta con la App. NuVo Player
Los lectores requieren una conexión a la red local de cable o Wifi
Conexión por cable de los altavoces con los reproductores; cables hi-fi no incluidos
Permite reproducir música desde bibliotecas de música personales o música en línea

| Ref. | Reproductores de audio |
|---|---|
| | **Reproductores de zona inalámbricos**<br>Conexión: LAN o Wifi |
| NV-P100-EU |  Lector de zona audio, 2 x 20 vatios RMS a 8 Ω<br>Dimensiones (L x Al x F): 187 x 42 x 115 mm |
| NV-P200-EU |  Lector de zona audio, 2 x 60 vatios RMS a 8 Ω<br>Dimensiones (L x Al x F): 229 x 42 x 127 mm |
| | **Reproductores de tres zonas**<br>Lector en formato Rack 19" para tres zonas de audio<br>Conexión: LAN |
| NV-P4300-EU |  Lector de altas prestaciones<br>3 x (2 x 110 W RMS) a 8 Ω, 6 Ω o 4 Ω<br>Dimensiones (L x Al x F): 430 x 47 x 258 mm |
| NV-P3100-EU |  3 x (2 x 20 vatios RMS) a 8 Ω<br>Dimensiones (L x Al x F): 430 x 44 x 250 mm |
| | **Reproductores modulares**<br>Formato modular para montaje en carril DIN |
| NV-P600 |  Lector de zona audio conexión LAN<br>2 x 20 W RMS a 8 Ω<br>4 módulos |
| NV-P601 |  Alimentación para lector de zona modular<br>Permite alimentar hasta cuatro lectores<br>1 zona<br>8 módulos |
| NV-P300-EU | **Preamplificador de zona digital**<br> Permite la conexión de aparatos de otras marcas como Tuners o cadena Hifi para reproducir audio desde reproductores NUVO<br>Conexión: LAN o Wifi<br>Dimensiones (L x Al x F): 187 x 42 x 115 mm |
| NV-P500-EU | **Barra de sonido con *Subwoofer***<br> Excelente calidad de audio con el potente sistema 2.1 equipado con un *subwoofer* inalámbrico de 8" |
| NV-P400-EU | **Altavoz de sobremesa**<br> Amplificador con altavoces integrados<br>Sistema 2.1 completo con:<br>- 2 *tweeters*<br>- 2 medios<br>- 5,25" *subwoofer* |

App. MyHOME_Up y NuVo Player disponibles en **Google Play y Apple Store**

# reproducción de audio NuVo

## altavoces y accesorios

MyHOME_Up NuVo Player


NV-2IC6


NV-2IW6

MyHOME_Up NuVo Player


NV-4IC6

| Ref. | Altavoces para empotrar - Serie 2 |
|---|---|
| | Con *tweeter* con cúpula de seda y *Woofer* de membrana de polímero de alta calidad |
| NV-2IC6 | **Fijación en el techo**<br> Altavoz 6,5" - 60 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |
| NV-2IC6-DVC |  Altavoz 6,5" - 60 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Con doble *tweeter* y rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por unidades |
| NV-2IC8 | Altavoz 8" - 45 Hz - 20 KHz<br> 8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |
| | **Fijación en el techo - inclinados** |
| NV-2IC6-ANG |  Altavoz de ángulo 6,5" - 60 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por unidades |
| NV-2IC8-ANG |  Altavoz de ángulo 8" - 45 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por unidades |
| | **Fijación mural** |
| NV-2IW6 |  Altavoz 6,5" - 60 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |

| Ref. | Altavoces para empotrar - Serie 4 |
|---|---|
| | Con *tweeter* de aluminio y *Woofer* de membrana de fibra de vidrio |
| NV-4IC6 | **Fijación en el techo**<br> Altavoz 6,5" - 55 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |
| NV-4IC6-DVC |  Altavoz 6,5" - 50 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Con doble *tweeter* y rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por unidades |
| NV-4IC8 |  Altavoz 8" - 40 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |

# reproducción de audio NuVo

## altavoces y accesorios (continuación)

MyHOME_Up NuVo Player


NV-4IC6-DVC


NV-4IW6


NV-6IC8-ANG


NV-2OD6-WH


NV-60D6-BK


NV-RGIC6

Sistema para reproducir música en una o varias habitaciones de la vivienda. Compatible con el sistema MyHOME_Up
Control desde un smartphone o tableta con la App. NuVo Player
Los lectores requieren una conexión a la red local de cable o Wifi
Conexión por cable de los altavoces con los lectores; cables hi-fi no incluidos
Permite reproducir música desde bibliotecas de música personales o música en línea

| Ref. | Altavoces para empotrar - Serie 4 (continuación) |
|---|---|
| | Con *tweeter* de aluminio y *Woofers* de membrana de fibra de vidrio |
| | **Fijación en el techo - inclinada** |
| NV-4IC6-ANG |  Altavoz 6,5" - 55 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Con rejilla magnética de ángulo sin bordes<br>Se entrega por unidades |
| NV-4IC8-ANG |  Altavoz 8" - 40 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Con rejilla magnética de ángulo sin bordes<br>Se entrega por unidades |
| | **Fijación mural** |
| NV-4IW6 |  Altavoz 6,5" - 55 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |

| Ref. | Altavoces para empotrar - Serie 6 |
|---|---|
| | Con *tweeter* de titanio y *Woofer* de membrana de kevlar y fibra de carbono |
| | **Fijación en el techo** |
| NV-6IC6 |  Altavoz 6,5" - 60 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |
| NV-6IC8 |  Altavoz 8" - 35 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |
| | **Fijación en el techo - inclinados** |
| NV-6IC6-ANG |  Altavoz de ángulo 6,5" - 60 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por unidades |
| NV-6IC8-ANG |  Altavoz de ángulo 8" - 35 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por unidades |
| | **Fijación mural** |
| NV-6IW6 |  Altavoz 6,5" - 50 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Con rejilla magnética sin bordes<br>Se entrega por pares |

| Ref. | Altavoces exteriores |
|---|---|
| | IP 65.<br>Para fijación mural<br>Dimensiones: 195 x 328 x 178 mm |
| | **Serie 2** |
| | Con *tweeter* con cúpula de seda y *woofer* de membrana de polímero de alta calidad<br>Altavoz 6,5" - 60 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 100 W (50 W RMS)<br>Se entrega por pares |
| NV-2OD6-BK |  ● Negro |
| | **Serie 6** |
| | Con *tweeter* de titanio y *woofer* de membrana de kevlar y fibra de carbono<br>Altavoz 6,5" - 55 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 120 W (60 W RMS) |
| NV-6OD6-WH |  ○ Blanco - se entrega por pares |
| NV-6OD6-BK | ● Negro - se entrega por pares |
| NV-6OD6-DVC-WH | ○ Blanco - se entrega por unidades - doble *twitter* |
| NV-6OD6-DVC-BK | ● Negro - se entrega por unidades - doble *twitter* |

| | Accesorios |
|---|---|
| | **Soportes de fijación para altavoces de ángulos** |
| NV-BRKIC6 | Para altavoz de techo 6,5'' empotrado |
| | **Rejillas de sustitución para altavoces de ángulos** |
| | Se entregan por unidades |
| NV-RGIC6-ANG | Rejilla redonda 6,5" para altavoz de ángulo fijación en el techo |
| NV-RGIC8-ANG | Rejilla redonda 8" para altavoz de ángulo fijación en el techo |
| NV-RGIC8-ANGSQR | Rejilla cuadrada 8" para altavoz de ángulo fijación en el techo |
| | **Rejillas de sustitución para altavoces fijación en el techo** |
| | Se entregan por pares |
| NV-RGIC6 | Rejilla redonda 6,5" para altavoz de ángulo fijación en el techo |
| NV-RGIC8 | Rejilla redonda 8" para altavoz fijación en el techo |
| | **Rejilla de sustitución para altavoz fijación mural** |
| NV-RGIW6 | Rejilla rectangular 6,5" para altavoz fijación mural |
| | **Caja de empotrar** |
| NV-BOXIW6 | Caja de empotrar metálica para altavoz mural 6,5" NuVo<br>Necesaria para instalación en mampostería |

App. MyHOME_Up y NuVo Player disponibles en **Google Play y Apple Store**



Refs. en rojo: Nuevos productos

## MyHOME_Up®

**mandos Art d'Arnould colección Epure**



NV-P30-BK



NV-P20-LLN

Estos dispositivos se utilizan mediante la adición de nuevos modos de control del reproductor en la aplicación para Smartphones. El teclado empotrado y la pantalla táctil mural garantizan un acceso instantáneo a la música desde cualquier lugar de la casa. La instalación de los dos dispositivos es extremadamente sencilla y solo requiere una conexión eléctrica PoE.

| Ref. | **Pantalla táctil Android 7”** |
|---|---|
| | Una solución alternativa al Smartphone para acceder a la aplicación Nuvo<br>Player de gestión integral de todas las zonas de sonido, fuentes y funciones.<br>Elegante pantalla táctil capacitiva de alto contraste y 7", Android 1024 x 600 IP<br>600 IPS. Fácil conexión mediante un solo cable PoE RJ45 802.11<br>Instalación rápida gracias al soporte de montaje universal magnético |
| NV-P30-BK | Pantalla negra |
| NV-P30WH | Pantalla blanca |

| | **Teclado** |
|---|---|
| | Dispositivo empotrado para el control de las funciones Reproducir, Pausar,<br>Volumen, Silenciar y Navegación de pistas de sonido<br>Un solo botón permite un acceso rápido a 5 favoritos preestablecidos<br>Pantalla táctil retroiluminada capacitiva<br>Fácil conexión mediante un solo cable PoE RJ45 802.11<br>Disponible en versión LivingLight |
| NV-P20-LLN | Con acabado Living Light blanco |
| NV-P20-LLNT | Con acabado Living Light antracita |
| NV-P20-LLNL | Con acabado Living Light Tech |

## PROGRAMA ELIOT BY LEGRAND PARA OBJETOS CONECTADOS

# DAR VIDA
## A LOS OBJETOS

CONECTADOS A LA VIDA PERSONAL
Y PROFESIONAL DE SUS CLIENTES, LOS OBJETOS CONECTADOS LEGRAND MARCADOS ELIOT FACILITAN LA VIDA DIARIA DE TODOS LOS USUARIOS.



**En todos los edificios,** los objetos conectados Legrand marcados Eliot se adaptan al ritmo de vida de todos los usuarios. También puede personalizar las instalaciones, incluso a distancia, imaginando, con sus clientes, ambientes a su medida.

### PRODUCTOS CONECTADOS LEGRAND MARCADOS ELIOT

**Respetan a sus clientes**
Confidencialidad de datos garantizada gracias a un sistema de Cloud ultraprotegido.

**Hechos para durar**
Atentos, Inteligentes e intuitivos, ponen el diseño al servicio del uso y están hechos para durar.

### UN SELLO PARA IDENTIFICAR LOS OBJETOS CONECTADOS LEGRAND MARCADOS ELIOT

eliot™ PROGRAM BY LEGRAND

Todos los productos conectados Legrand marcados Eliot de su catálogo se reconocen por el sello contiguo. Este sello indica que el producto conectado en cuestión proporciona un beneficio real, que se preserva la confidencialidad de los datos y que todo ha sido diseñado para proporcionarle una satisfacción duradera.

# MyHOME_Up®

**alimentaciones, cables y accesorios**



E49



E46ADCN



L4669
L4669/500

# MyHOME® domótica - BUS

**otros productos**




LN4890 + placa Gris
LNA4826KG

| Ref. | Alimentaciones |
|---|---|
| E49 | Alimentación 230 V~<br>Salida 27 V⎓<br>Corriente máx. producida 600 mA<br>2 módulos DIN |
| E46ADCN | 230 V~ - 27 V⎓ - 1,2 A<br>8 módulos DIN 17,5 mm |
| 346020 | Alimentación suplementaria para realimentar los terminales 1-2 de los componentes BUS SCS<br>Alimentación: 230 V~<br>Salida 1-2: 27 V⎓<br>600 mA máx.<br>2 módulos DIN |

| | Módulo memoria |
|---|---|
| F425 | Módulo de memorización del estado de los actuadores<br>En caso de corte de corriente, permite tener la instalación de automatismo de las luces reactivada en el mismo estado que antes del corte<br>2 módulos DIN |

| | Interfaz SCS-SCS |
|---|---|
| F422 | Permite asociar en un mismo sistema diferentes BUS (automatismo de alarma/portero)<br>Se utiliza también en instalaciones que requieren grandes longitudes de cable BUS o más de 81 direcciones<br>2 módulos DIN |

| | Cables de conexión BUS |
|---|---|
| 336904 | Cable de un par trenzado de dos conductores multihilos, no blindados, 2 x 0,5 mm²<br>Aislamiento 300/500 V<br>Cumple las normas IEC 20-13 y IEC 20-14<br>Corona de 200 m |

| | Accesorio |
|---|---|
| 3515 | Bornero desenchufable de recambio |

| | Adaptador |
|---|---|
| F80AL | Adaptador para instalación de dos módulos Livinglight en guía DIN35 |


| | Adaptador RJ 45/BUS |
|---|---|
| 0 488 72 | Permite conectar un actuador equipado con una entrada RJ 45 en un cable BUS por puenteado<br>Conector macho |

| Ref. | MyHOME screen 3,5 |
|---|---|
| 0 784 79 | Pantallas táctiles 3,5" color<br>Permiten la gestión de las siguientes funciones:<br>- gestión de luces y persianas<br>- ambientes<br>- gestión de la temperatura<br>- gestión de energía (desconexión de carga) y visualización de consumos<br>Se instala en una caja de empotrar<br>ref. 0 892 79 o ref. 0 893 79 fondo 50 mm<br>**Versión Mosaic**<br>Para instalación con placa para pantalla Mosaic (ver al lado) |


| | Adaptador para pantalla MyHOME screen 3,5" |
|---|---|
| 3496 | Permite leer en la pantalla de 3,5" los contenidos de audio de un PC, servidor o IP (p. ej. radio web) y reproducirlos a través del sistema de reproducción de audio |

| | Placas para pantalla MyHOME screen 3,5" Mosaic |
|---|---|
| 0 784 70<br>0 791 74 | ○ Blanco<br>● Aluminio |

| | Módulo de ambientes |
|---|---|
| F420 | Dispositivo de memorización de 16 ambientes para aplicaciones de automatismo de luces y persianas, reproducción de audio, gestión de temperatura y videoportero<br>2 módulos DIN |




| Para mecanismos BUS ref. H4651M2, H4652/2, H4672M2, H4661M2, H4660M2 KNX ref. H4651KNX | | Número de módulos | Bticino | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ○ Blanco | Aluminio | Antracita |
| **TIPO PULSADOR Y TIPO BASCULANTE** | | | | | |
| **Neutro - tipo pulsador** | | 1 módulo | **HD4915** | **HC4915** | **HS4915** |
| | | 2 módulos | **HD4915M2** | **HC4915/2** | **HS4915/2** |
| **Neutro - tipo basculante** | | 1 módulo | HD4911 | HC4911 | HS4911 |
| | | 2 módulos | **HD4911M2** | **HC4911/2** | **HS4911/2** |
| **Con símbolo de luz - tipo pulsador** | | 1 módulo | HD4915BA | HC4915BA | HS4915BA |
| | | 2 módulos | HD4915M2BA | HC4915/2BA | HS4915/2BA |
| **Con símbolo de luz - tipo basculante** | | 1 módulo | HD4911BA | HC4911BA | HS4911BA |
| | | 2 módulos | HD4911M2BA | HC4911/2BA | HS4911/2BA |
| **Con símbolo de subir-bajar - tipo basculante** | | 1 módulo | HD4911AH | HC4911AH | HS4911AH |
| | | 2 módulos | **HD4911M2AH** | **HC4911/2AH** | **HS4911/2AH** |
| **Con símbolo «ON-OFF-GEN» - tipo basculante** | OFF GEN ON | 1 módulo | HD4911AF | HC4911AF | HS4911AF |
| | | 2 módulos | HD4911M2AF | HC4911/2AF | HS4911/2AF |
| **Con símbolo «ON-OFF» - tipo basculante** | OFF ON | 1 módulo | HD4911AG | HC4911AG | HS4911AG |
| | | 2 módulos | HD4911M2AG | HC4911/2AG | HS4911/2AG |
| **Con símbolo «+» y «-» - tipo basculante** | + − | 1 módulo | HD4911AD | HC4911AD | HS4911AD |
| **Con símbolo «GEN» - tipo pulsador** | GEN | 1 módulo | HD4915AC | HC4915AC | HS4915AC |
| | | 2 módulos | HD4915M2AC | HC4915/2AC | HS4915/2AC |
| **Con símbolo STOP - tipo pulsador** | | 1 módulo | HD4915AE | HC4915AE | HS4915AE |





| Para mecanismos BUS ref. L4651M2, L4652/2, LN4672M2, LN4661M2, LN4660M2 KNX ref. H4651KNX | | Número de módulos | Bticino | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ○ Blanco | Tech | ● Antracita |
| **TIPO PULSADOR** | | | | | |
| **Neutro** | | 1 módulo | **N4915LN** | NT4915N | L4915N |
| | | 2 módulos | **N4915M2LN** | NT4915M2N | L4915M2N |
| **Con símbolo de luz** | | 1 módulo | N4915AN | NT4915AN | L4915AN |
| | | 2 módulos | N4915M2AN | NT4915M2AN | L4915M2AN |
| **Con símbolo de timbre** | | 1 módulo | N4915DN | NT4915DN | L4915DN |
| | | 2 módulos | N4915M2DN | NT4915M2DN | L4915M2DN |
| **Con símbolo de llave** | | 1 módulo | N4915FN | NT4915FN | L4915FN |
| | | 2 módulos | N4915M2FN | NT4915M2FN | L4915M2FN |
| **Con símbolo STOP** | | 1 módulo | N4915AEN | NT4915AEN | L4915AEN |
| **TIPO BASCULANTE** | | | | | |
| **Neutro** | | 1 módulo | N4911N | NT4911N | L4911N |
| | | 2 módulos | **N4911M2N** | NT4911M2N | L4911M2N |
| **Con símbolo subir-bajar** | | 1 módulo | N4911AHN | NT4911AHN | L4911AHN |
| | | 2 módulos | **N4911M2AHN** | NT4911M2AHN | L4911M2AHN |
| **Con símbolo «ON-OFF-GEN»** | OFF GEN ON | 1 módulo | N4911AFN | NT4911AFN | L4911AFN |
| | | 2 módulos | N4911M2AFN | NT4911M2AFN | L4911M2AFN |
| **Con símbolo «ON-OFF»** | OFF ON | 1 módulo | N4911AGN | NT4911AGN | L4911AGN |
| | | 2 módulos | N4911M2AGN | NT4911M2AGN | L4911M2AGN |
| **Con símbolo «+» y«-»** | + − | 1 módulo | N4911ADN | NT4911ADN | L4911ADN |

# MyHOME® domótica - BUS

**otros productos (continuación)**



3456




3501/0 3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/GEN 3501/GR

3501/AMB 3501/AUX 3501/PUL 3501/SLA 3501/CEN 3501/T

| Ref. | Interfaz IR para climatización |
|---|---|
| 3456 |  Interfaz IR para climatización<br>Permite el aprendizaje y la reproducción de la señal IR de mandos a distancia<br>Controlable con pantalla táctil de 3,5" o de 10" o mandos de ambiente<br>Longitud de cable IR 2 m<br>Alimentación por BUS 27 V<br>Formato basic |


| Ref. | Kits de codificación |
|---|---|
| 3501K |  Composición del kit de codificación:<br>- 10 piezas de cada puente n.° 0 a n.° 9 + pinza + destornillador<br>- 2 conectores de 8 terminales<br>- 2 conectores de 2 terminales |
| 3501K/1 |  Kit de codificación compuesto por 10 piezas de cada puente de configuración: AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑↓, ↑↓M |


| Ref. | Accesorio |
|---|---|
| 3559 |  Cable de interfaz PC para programación por USB |


| Ref. | Puentes de configuración |
|---|---|
| 3501/0 | Lote de 10 puentes de configuración<br> N.° 0 |
| 3501/1 |  N.° 1 |
| 3501/2 |  N.° 2 |
| 3501/3 |  N.° 3 |
| 3501/4 |  N.° 4 |
| 3501/5 |  N.° 5 |
| 3501/6 |  N.° 6 |
| 3501/7 |  N.° 7 |
| 3501/8 |  N.° 8 |
| 3501/9 |  N.° 9 |
| 3501/GEN |  GEN |
| 3501/GR |  GR |
| 3501/AMB |  AMB |
| 3501/AUX |  AUX |
| 3501/ON |  ON |
| 3501/OFF |  OFF |
| 3501/OI |  O/I |
| 3501/PUL |  PUL |
| 3501/SLA |  SLA |
| 3501/CEN |  CEN |
| 3501/T |  ↑↓ |
| 3501/TM |  ↑↓M |





# SERIES DE MECANISMOS



**Axolute**

Pág. 438
Mecanismos de mando y funciones electrónicas


**Livinglight**

Pág. 460
Mecanismos de mando y funciones electrónicas


**Valena Next**

Pág. 488
Mecanismos de mando y funciones electrónicas

**Valena**

Pág. 495
Mecanismos de mando y funciones electrónicas

**Niloé**

Pág. 503
Mecanismos de mando y funciones electrónicas

**Màtix**

Pág. 510
Mecanismos de mando y funciones electrónicas

**Luna**

Pág. 520
Mecanismos de mando, funciones electrónicas y bases

**Magic**

Pág. 524
Mecanismos de mando, funciones electrónicas y bases


## NOVEDADES 2020



**Valena™ Next**
**(pág. 488)**




**Bases cargador USB tipo C**

Axolute (pág. 443)
Livinglight (pág. 466)
Valena Next (pág. 490)
Niloé (pág. 504)
Màtix (pág. 512)


Pág. 443
Bases de corriente y otras


Pág. 449
Aspectos técnicos, de montaje e instalación



Pág. 452
Tablas de selección de las placas


Pág. 466
Bases de corriente y otras



Pág. 473
Aspectos técnicos, de montaje e instalación


Pág. 483
Tablas de selección de placas Livinglight Air



Pág. 484
Tablas de selección de las placas


Pág. 490
Bases de corriente y otras


Pág. 494
Tablas de selección de las placas


Pág. 498
Bases de corriente y otras


Pág. 502
Aspectos técnicos, de montaje y tablas de selección de las placas


Pág. 504
Bases de corriente y otras


Pág. 507
Aspectos técnicos, de montaje y tablas de selección de las placas


Pág. 512
Bases de corriente y otras


Pág. 516
Sistema de instalación


Pág. 517
Cajas y tapas IDROBOX


Pág. 518
Tablas de selección de las placas


Pág. 522
Sistema de instalación


Pág. 523
Tablas de selección de las placas, tapas y cajas protegidas IDROBOX


Pág. 526
Sistema de instalación con mecanismos Magic y Màtix


Pág. 528
Tablas de selección de las placas




## Detector IR 1 módulo para cargas LED


Axolute (pág. 442)
Livinglight (pág. 465)
Màtix (pág. 511)




## Lámpara de seguridad


Axolute (pág. 447)
Livinglight (pág. 470)
Màtix (pág. 514)

# Axolute

## mecanismos de mando



HD4001AN



HC4001M2AN



HS4051A

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

### Mecanismos Axiales 16 AX - 230 V~

Embornamiento automático.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor iluminable** |
| 10 | HD4001AN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4001AN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4001AN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4001M2AN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4001M2AN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4001M2AN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Conmutador iluminable** |
| 10 | HD4003AN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4003AN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4003AN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4003M2AN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4003M2AN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4003M2AN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Cruzamiento iluminable** |
| | | Embornamiento por tornillo. |
| 10 | HD4004 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4004 | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4004 | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4004M2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4004/2 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4004/2 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Pulsador 10A iluminable** |
| 10 | HD4005AN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4005AN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4005AN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4005M2AN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4005M2AN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4005M2AN | ● Antracita - 2 módulos |

### Mecanismos Basculantes 16 AX - 230 V~

Embornamiento automático.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor iluminable** |
| 10 | HD4051A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4051A | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4051A | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4051M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4051M2A | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4051M2A | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Conmutador iluminable** |
| 10 | HD4053A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4053A | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4053A | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4053M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4053M2A | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4053M2A | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Cruzamiento iluminable** |
| | | Embornamiento por tornillo. |
| 10 | HD4054 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4054 | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4054 | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4054M2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4054/2 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4054/2 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Pulsador 10A iluminable** |
| 10 | HD4055A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4055A | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4055A | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4055M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4055M2A | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4055M2A | ● Antracita - 2 módulos |

LED mecanismos iluminables suministrado aparte
ver pág. 448.

# Axolute

## teclas axiales con lente y símbolo iluminable y conmutador Energy Saving


HC4921/2LA


HS4921LB


HD4921LD


HC4921BL


HS4003ES


Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Teclas Axiales con lente y símbolo iluminable |
|---|---|---|
| | | **Tecla símbolo luz** |
| 10 | HD4921LA | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4921LA | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4921LA | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4921M2LA | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4921/2LA | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4921/2LA | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla símbolo luz escalera** |
| 10 | HD4921LB | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4921LB | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4921LB | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4921M2LB | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4921/2LB | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4921/2LB | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla símbolo timbre** |
| 10 | HD4921LD | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4921LD | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4921LD | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4921M2LD | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4921/2LD | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4921/2LD | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla símbolo llave** |
| 10 | HD4921LF | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4921LF | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4921LF | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4921M2LF | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4921/2LF | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4921/2LF | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla símbolo luz cama** |
| 10 | HD4921BL | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4921BL | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4921BL | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4921M2BL | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4921M2BL | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4921M2BL | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla símbolo no molesten** |
| 10 | HD4921DD | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4921DD | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4921DD | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Tecla símbolo limpien la habitación** |
| 10 | HD4921MR | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4921MR | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4921MR | ● Antracita - 1 módulo |

| Emb. | Ref. | Conmutador Energy Saving |
|---|---|---|
| 1 | HD4003ES | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4003ES | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4003ES | ● Antracita - 2 módulos |


Se instala y funciona como un interruptor/ conmutador tradicional, pero permitiendo el apagado automático de la luz después de 10 minutos, si nadie pasa por delante del sensor IR incorporado. El sensor IR tiene un alcance de 8 metros y una cobertura de 160°. Compatible con todas las lámparas:
– 12-150 W halógenas o incandescentes
– 2-150 VA: lámparas con transformador electrónico o ferromagnético
– 8-30 W (o 650mA): LED e CFL
Posibilidad de mezclar todo tipo de lámparas en el mismo circuito. Es ideal para lugares donde la luz permanece encendida como: habitación de los niños, pasillos, garaje. 2 módulos.

**INSTALACIÓN COMO INTERRUPTOR**



Conmutador Energy Saving

**INSTALACIÓN COMO CONMUTADOR**



Conmutador
Conmutador Energy Saving
Conmutador Energy Saving
Conmutador

**NOTA: NO** es necesario el neutro. Consumo cero cuando la luz está apagada.

# Axolute

## mecanismos de mando


HD4044


H4040


HS4002


HD4012


H4372V230H

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

### Pulsadores 10 A - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Pulsador iluminable bipolar**<br>Con contactos independientes. |
| 10 | HD4044 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4044 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4044 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Pulsador a tirador** |
| 1 | HD4033 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4033 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4033 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Doble pulsador** |
| 10 | HD4036 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4036 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4036 | ● Antracita - 1 módulo |
| 5 | HD4036M2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 5 | HC4036/2 | ○ Tech - 2 módulos |
| 5 | HS4036/2 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Pulsador iluminable + tarjetero** |
| | | Con portaetiquetas retroiluminado y LED integrado. 2 módulos. |
| 10 | H4040 | ○ Neutro - 2 módulos |

### Mecanismos para toldos y persianas

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Doble pulsador con bloqueo mecánico** |
| 10 | HD4037 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4037 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4037 | ● Antracita - 1 módulo |
| 5 | HD4037M2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 5 | HC4037/2 | ○ Tech - 2 módulos |
| 5 | HS4037/2 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Doble conmutador** |
| 10 | HD4027 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4027 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4027 | ● Antracita - 1 módulo |
| 5 | HD4027M2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 5 | HC4027/2 | ○ Tech - 2 módulos |
| 5 | HS4027/2 | ● Antracita - 2 módulos |

### Mecanismos 16 AX - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor bipolar iluminable** |
| 10 | HD4002 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4002 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4002 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Interruptor bipolar con llave** |
| | | La llave se extrae en posición ON y OFF. |
| 1 | HD4012 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4012 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4012 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Conmutador con llave** |
| | | La llave se extrae en posición ON y OFF. |
| 1 | HD4022 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4022 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4022 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Doble conmutador para hotel** |
| | | Indicación de estado de habitación: “no molesten” y “limpiar la habitación”. Para usar con difusor ref. H4372V230H. |
| 10 | HD4028H | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4028H | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4028H | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Difusor rojo y verde para hotel iluminable** |
| | | Indicador “no molesten” y “limpiar la habitación” utilizar ref. LN4743/230T (no suministrada) . |
| 1 | H4372V230H | ○ 1 módulo. |

LED mecanismos iluminables suministrado aparte
ver pág. 448.



HD4016

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Mecanismos 16 AX - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Selector/Conmutador rotativo 1 vía**<br>Conmutador rotativo 3 posiciones + OFF para el control de ventiladores, etc. 3 A. |
| 1 | HD4016 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4016 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4016 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Interruptores de tarjeta**<br>Soporte tarjeta para la alimentación de la habitación de hotel. Ranura iluminada con lámpara incorporada. Apagado retardado 30 segundos aproximadamente. Alimentación 230 V~. 2 módulos. Completar con placa frontal con la estética elegida. |
| | | **Estándar** |
| 1 | H4549 | ○ Sin estética - 2 módulos. |
| | | **RFID** |
| 1 | H4548 | ○ Sin estética - 2 módulos. |
| | | **Frontal para interruptor de tarjeta** |
| 1 | HD4547 | ○ Blanco |
| 1 | HC4547 | ○ Tech |
| 1 | HS4547 | ● Antracita |
| 1 | L4546 | **Tarjeta llavero**<br>Con tarjeta rotulable. |
| | | **Tarjeta badge para interruptor tarjeta RFID** |
| 5 | 067589 | MIFARE 13,56 MHz. Formato ISO 50 × 80 mm. Memoria 1 kb. |





HC4402




HD4411

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).


| Emb. | Ref. | Reguladores de luz |
|---|---|---|
| | | **Regulador rotativo 500 W**<br>Conmutador incorporado. 60-500 W resistivo. Tecnología TRIAC/IGBT. Con fusible incorporado. |
| 1 | HD4402 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4402 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4402 | ● Antracita -1 módulo |
| | | **Regulador por pulsación 600 W**<br>600 W resistivo/inductivo. Con protección electrónica. |
| 1 | HD4408 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4408 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4408 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Regulador 0 - 10 V por pulsación 600 VA**<br>Salida 0 - 10 V con protección electrónica. |
| 1 | HD4410 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4410 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4410 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Regulador universal por pulsación 400 W**<br>400 W resistivo, inductivo y capacitivo. 75 VA fluorescentes compactos y LEDS regulables. |
| 1 | HD4411 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4411 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4411 | ● Antracita - 2 módulos |

**REGULADOR UNIVERSAL POR PULSACIÓN**

Conexión de manera individual




Conexión con pulsador




Para más información sobre los reguladores de luz ver tabla pág. 449.

# Axolute

## ecodetectores, termostatos y cronotermostato


HS4434


HC4432


HC4441



HD4451

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontales de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Ecodetectores |
|---|---|---|
| | | **Green Switch: infrarrojos pasivos y ultrasonidos**<br>Interruptor con sensor de presencia mediante la combinación de rayos infrarrojos pasivos y ultrasonidos y sensor de luminosidad. Encendido manual de la luz con el pulsador frontal y apagado automático dependiendo del nivel de luminosidad y de la presencia. Temporización para retardo apagado y umbral del sensor de luminosidad configurables con mando a distancia mono/bidireccional (0882 30 y 0882 35). Alimentación 230 V~. Salida con relé 2,5 A. |
| 1 | HD4433 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4433 | ◍ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4433 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Green Switch: infrarrojos pasivos**<br>Interruptor con sensor de presencia de rayos infrarrojos pasivos y sensor de luminosidad. Encendido manual de la luz con el pulsador frontal y apagado automático dependiendo del nivel de luminosidad y de la presencia. Temporización para retardo apagado y umbral del sensor de luminosidad configurables con mando a distancia mono/bidireccional (0882 30 y 0882 35) Alimentación 230 V~. Salida con relé 2,5 A. |
| 1 | HD4434 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4434 | ◍ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4434 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Mando a distancia IR bidireccional** |
| 1 | 0 882 30 | Para la selección de parámetros del sensor HD/HC/HS4433-HD/HC/HS4434. El dispositivo tiene una pantalla de visualización y permite adquirir valores actualmente configurados y la modificación de los principales parámetros: nivel de luminosidad, tiempo de retardo en apagado, modo de funcionamiento y sensibilidad. |
| | | **Mando a distancia IR monodireccional** |
| 1 | 0 882 35 | Para la selección de parámetros del sensor HD/HC/HS4433-HD/HC/HS4434. Permite seleccionar los parámetros principales: nivel de luminosidad, tiempo de retardo en apagado, modo de funcionamiento y sensibilidad. |

| Emb. | Ref. | Detectores de movimiento |
|---|---|---|
| | | **Interruptor de rayos infrarrojos pasivos**<br>Circuito crepuscular variable con posibilidad de exclusión. Circuito de temporización regulable de 30 segundos a 10 minutos. Alimentación 230 V~. |
| 1 | HD4431N |  ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4431N | ◍ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4431N | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Interruptor de rayos infrarrojos pasivos**<br>Circuito crepuscular variable con posibilidad de exclusión. Circuito de temporización regulable de 30 segundos a 10 minutos que puede ser activado mediante pulsadores externos. Con selector 0 = siempre apagado, A = automático y con pulsadores, I = siempre encendido. Alimentación 230 V~. |
| 1 | HD4432 |  ○ Blanco- 2 módulos |
| 1 | HC4432 | ◍ Tech- 2 módulos |
| 1 | HS4432 | ● Antracita- 2 módulos |
| | | **Termostatos** |
| | | **Termostatos ambiente electrónico**<br>Salida de relé en conmutación 2 A 230 V~. Alimentación 230 V~. |
| 1 | HD4441 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4441 | ◍ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4441 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Termostatos ambiente electrónico con conmutador “verano/invierno” incorporado**<br>Salida de relé con contacto C-NO 2 A 230 V~. Alimentación 230 V~. |
| 1 | HD4442 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4442 | ◍ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4442 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Cronotermostato** |
| | | **Cronotermostato electrónico diario/semanal**<br>Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Display retroiluminado. Alimentación con baterías 2 × 1,5 V. Posibilidad de control mediante teleactivación remota y conexión con una sonda de temperatura externa. Salida de relé en conmutación 1 A. |
| 1 | HD4451 |  ○ Blanco - 3 módulos |
| 1 | HC4451 | ◍ Tech - 3 módulos |
| 1 | HS4451 | ● Antracita - 3 módulos |
| | | **Sonda externa** |
| 1 | 3457 |  Para ref. HD/HC/HS4451. |

Para más información sobre los ecodetectores tabla pág. 449.

Para más información sobre los detectores tabla pág. 449.



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Axolute

## bases de corriente, bases internacionales, base de seguridad y bases cargador USB e inducción


HD4141


H4141R


HC4285C2


H4285CW2

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontales de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).
Bases de corriente con protección infantil y embornamiento por tornillo.

### Bases de corriente 16 AX - 230 V~

**Base 2P+T lateral**



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | HD4141 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4141 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4141 | ● Antracita - 2 módulos |
| 5 | H4141R | ● Rojo - 2 módulos |

### Bases internacionales

**Base 2P+T espiga saliente**



| | | |
|---|---|---|
| 10 | HD4142 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4142 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4142 | ● Antracita - 2 módulos |

**Base 2 P Euro-Americano**
Alvéolos no apantallados



| | | |
|---|---|---|
| 10 | HD4125S | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4125S | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4125S | ● Antracita - 1 módulo |

**Base 2 P+T Euro-Americano**
Alvéolos no apantallados.



| | | |
|---|---|---|
| 10 | HD4126S | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4126S | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4126S | ● Antracita - 2 módulos |

**Base 2 × 2 P+T Euro-Americano**
Alvéolos no apantallados.



| | | |
|---|---|---|
| 5 | HD4185S | ○ Blanco - 3 módulos |
| 5 | HC4185S | ● Tech - 3 módulos |
| 5 | HS4185S | ● Antracita - 3 módulos |

### Base de seguridad para afeitadora

Con transformador de aislamiento. Tensión de entrada de 230 V~ 50/60 Hz. Tensión de salida 115/230 V~ 20 VA.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | HD4177 | ○ Blanco - 3 módulos |
| 1 | HC4177 | ● Tech - 3 módulos |
| 1 | HS4177 | ● Antracita - 3 módulos |

### Bases cargador USB

Salida de 5 V⎓ para la recarga de dispositivos electrónicos hasta 1,5 A (teléfonos móviles, smartphones...).

**Tipo A**



| | | |
|---|---|---|
| 1 | HD4285C1 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4285C1 | ● Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4285C1 | ● Antracita - 1 módulo |

**Tipo C**



| | | |
|---|---|---|
| 1 | HD4286C1 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4286C1 | ● Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4286C1 | ● Antracita - 1 módulo |

**Bases cargador 2 × USB**

Salida de 5 V⎓ para la recarga rápida de un dispositivo (teléfonos móviles, smartphones, tablets...) hasta 3 A o contemporáneamente de dos dispositivos hasta 1,5 A.

**Tipo A**



| | | |
|---|---|---|
| 1 | HD4285C2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4285C2 | ● Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4285C2 | ● Antracita - 2 módulos |

**Tipo A + C**



| | | |
|---|---|---|
| 1 | HD4287C2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4287C2 | ● Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4287C2 | ● Antracita - 2 módulos |

**Tipo C + C**



| | | |
|---|---|---|
| 1 | HD4286C2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4286C2 | ● Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4286C2 | ● Antracita - 2 módulos |

**Base por inducción + base USB tipo A**



| | | |
|---|---|---|
| 1 | H4285CW2 | Permite la recarga rápida y sin cables de un Smartphone equipado con un receptor de inducción. Adaptado a cabeceros de cama y espacios de trabajo. |

Conforme al estándar WPC QI (Wireless Power Consortium). Conforme a la norma EN-62479 (emisión CEM). Salida de 5 V = para la recarga de dispositivos hasta 2,4 A (teléfonos móviles, smartphones, tablets, ...). Posibilidad de montaje en multipuesto horizontal. A equipar con placa embellecedora y soporte. 2 módulos.

# Axolute

## bases de televisión y adaptadores para otras bases




H4202D



H4202P14




H4210M2D




HD4212

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado: blanco, tech y antracita.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).
Bases adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable.
Compatibles con la televisión de Ultra Alta Definición.
Bases únicas blindadas Clase A, compatibles con 4G LTE.
Recomendado cable coaxial 17 VATC.
Posibilidad de visualizar la conexión a través del mecanismo.
Conforme a la norma EN-50083 y a la Directiva Europea EN-50083-2.
Conectores TV y R macho IEC Ø 9,5 mm y conector SAT hembra IEC Ø 9,5 mm.
TV: 5-68/120-862 MHz.
R: 87,5-108 MHz.
SAT: 950-2.400 MHz.

### Bases TV/R-SAT

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB. |
| 5 | H4217M2D | ○ 2 módulos  |
| | | **Base intermedia**<br>Atenuación <14 dB. |
| 5 | H4217M2P14 | ○ 2 módulos  |
| | | **Base final**<br>Atenuación <10 dB. |
| 5 | H4217M2P10 | ○ 2 módulos  |

### Bases TV/SAT

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB. |
| 5 | H4202D | ○ 1 módulo  |
| | | **Base intermedia**<br>Atenuación <14 dB. |
| 5 | H4202P14 | ○ 1 módulo  |
| | | **Base final**<br>Atenuación <10 dB.<br>Con resistencia terminal 75 Ω incorporada. |
| 5 | H4202P10 | ○ 1 módulo  |

### Bases TV-RD-SAT

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB.<br>Con paso de corriente. Señal para selección de canal y radio.<br>Conector SAT tipo “F” macho. Conector R hembra IEC Ø 9,5 mm. |
| 5 | H4210M2D | ○ 2 módulos  |

### Adaptadores para otras bases

Cajas redondas y cuadradas. Fijación a la base por tornillo central.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Con serigrafía TV-R** |
| 10 | HD4204 | ○ Blanco - 2 módulos  |
| 10 | HC4204 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4204 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Con serigrafía TV-R-SAT** |
| 10 | HD4207 | ○ Blanco - 2 módulos  |
| 10 | HC4207 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4207 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Con serigrafía TV/R-SAT** |
| 10 | HD4212 | ○ Blanco - 2 módulos  |
| 10 | HC4212 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4212 | ● Antracita - 2 módulos |

# Axolute

## bases telefónicas e informáticas



HC4279C6

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Bases telefónicas e informáticas |
|---|---|---|
| | | Conexión con sistema Toolless. |
| | | **Base RJ45 UTP cat. 6** |
| 10 | HD4279C6 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4279C6 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4279C6 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 FTP cat. 6** |
| 10 | HD4279C6F | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4279C6F | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4279C6F | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 STP cat. 6** |
| 1 | HD4279C6S | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4279C6S | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4279C6S | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 STP cat. 6A** |
| 1 | HD4279C6A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4279C6A | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4279C6A | ● Antracita - 1 módulo |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)


Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.

Línea inferior :
conexión EIA/TIA 568 A





Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.

Línea superior:
conexión EIA/TIA 568 B




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)




# Axolute

## bases audio/vídeo



HD4294



HC4283



HS4285

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Bases audio/vídeo |
|---|---|---|
| | | **Base Jack 3,5 mm** |
| 1 | HD4280 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4280 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4280 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RCA × 2.** |
| 1 | HD4281 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4281 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4281 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base Hi-Fi** |
| 10 | HD4294 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4294 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4294 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base HD15** |
| 1 | HD4282 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4282 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4282 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base RCA × 3** |
| 1 | HD4283 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4283 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4283 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base HDMI pre-conectorizada** |
| 1 | HD4284 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4284 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4284 | ● Antracita - 1 módulos |
| | | **Base USB** |
| 1 | HD4285 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4285 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4285 | ● Antracita - 1 módulo |

# Axolute

## funciones diversas, tapas ciegas, salidas de cables y señalizadores



HD4355V12



HC4949



H4371B/230

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Funciones diversas |
|---|---|---|
| | | **Timbre de bronce 230 V∿** |
| | | 8 VA - 80 dB. |
| 10 | HD4351V230 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4351/230 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4351/230 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Timbre electrónico 12 V∿⎓** |
| | | 3 sonidos distintos, con regulación de volumen frontal. |
| 1 | HD4355V12 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4355/12 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4355/12 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Zumbador 230 V∿** |
| | | 5 VA - 74 dB. |
| 10 | HD4356V230 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4356/230 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4356/230 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Portafusible para 10 A** |
| 10 | HD4321 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4321 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4321 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Tapas ciegas** |
| 10 | HD4949 | ○ Blanco - 1/2 módulo |
| 10 | HC4949 | ○ Tech - 1/2 módulo |
| 10 | HS4949 | ● Antracita - 1/2 módulo |
| 10 | HD4950 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4950 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4950 | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4951 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4951 | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4951 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Salidas de cables** |
| | | **Con base Ø 9 mm** |
| 1 | HD4953 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | HC4953 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | HS4953 | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | HD4954 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | HC4954 | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | HS4954 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Señalizadores luminosos** |
| | | **Portalámpara** |
| | | Con led integrado. 21 mA. 500 mW. 230 V∿. |
| 1 | H4371B/230 | ● azul - 1 módulo |
| 1 | H4371T/230 | ○ transp. - 1 módulo |
| 1 | H4371R/230 | ● rojo - 1 módulo |
| 1 | H4371V/230 | ● verde - 1 módulo |

# Axolute

## dispositivos para iluminación



4380NB



H4360

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Dispositivos para iluminación |
|---|---|---|
| 1 | H4380N | **Linterna extraible**<br>Linterna extraíble y recargable con sistema automático de encendido. Se enciende automáticamente en caso de corte del suministro eléctrico. Sistema de extracción push&pull (presionas y extraes) completado con base de recarga. LED de luz blanca de alta eficiencia luminosa. Interruptor ON/OFF y pulsador SPOT para aumentar la luminosidad cuando sea necesario. Baterías reemplazables de Ni-MH sin efecto "memoria". Autonomía de 2 horas. Consumo reducido en reposo 0,4 W. Alimentación 230 Vc.a. 2 módulos Suministrada con base neutra y frontales de acabado en colores blanco, tech y antracita. |
| 6 | 4380NB | Batería de recambio para linterna extraíble. |
| 1 | H4360 | **Lámpara orientable 360°**<br>Se instala sobre una superficie de trabajo (cocina, escritorio,...). Orientable 360° para una iluminación óptima de la zona deseada. Puede ser controlada desde un mecanismo tradicional o desde un mecanismo electrónico sin neutro, desde un regulador de luz o desde un interruptor automático con neutro. Lámpara LED. Consumo 2,8 W. Flujo luminoso 70 lumen. Duración: 50.000 horas aprox. 2 módulos.<br>Suministrada con base neutra y frontales de acabado en colores blanco, tech y antracita. |
| | | **Lámpara de lectura regulable**<br>Se instala en la cabecera de la cama permitiendo disponer de una iluminación direccional. Está dotada de un flexo que permite orientar el extremo luminoso. La intensidad luminosa es regulable mediante la presión prolongada del mecanismo de encendido/apagado integrado. También puede ser controlada desde otro mecanismo y, si es necesario, es posible deshabilitar el mecanismo integrado pulsándolo durante 30 segundos. Lámpara LED. Consumo 3 W. Flujo luminoso 110 lumen (equivalente a 15 W de incandescencia). Duración: 40.000 horas aprox. Instalar en cajas de profundidad 50 mm o superior. 1 módulo (de empotrar). |
| 1 | HD4362 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4362 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4362 | ● Antracita - 1 módulo |

# Axolute

## dispositivos para iluminación



H4381



H4361

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Dispositivos para iluminación |
|---|---|---|
| | | **Lámpara de seguridad** |
| 1 | H4381 |  Se activa automáticamente ante una falta de suministro eléctrico. Batería de 2 horas de duración y recargable en 48 h. Led blanco de alta intensidad (2.400 mcd) y ángulo de emisión de 120º. No es posible su extracción. 1 módulo. |
| | | **Lámpara direccional** |
| 1 | H4361 |  Permite crear una iluminación direccional y decorativa. Se aconseja su instalación a 30 cm desde el suelo. Puede ser controlada desde un mecanismo tradicional o desde un mecanismo electrónico sin neutro, desde un regulador de luz. Permite crear una iluminación direccional y decorativa. Se aconseja su instalación a 30 cm desde el suelo. Puede ser controlada desde un mecanismo tradicional o desde un mecanismo electrónico sin neutro, desde un regulador de luz Lámpara LED. Consumo 2,2 W. Flujo luminoso 70 lumen. Duración: 50.000 horas aprox. 2 módulos. Suministrada con base neutra y frontales de acabado en colores blanco, tech y antracita |
| | | **Lámpara de señalización** |
| 1 | H4382/230 |  Lámpara de señalización con LED de luz blanca. 230 Vc.a. Interruptor ON/OFF incorporado. Consumo 0,5 W. 2 módulos |

# Axolute

## dispositivos para interruptores automáticos



HD4301A6



HC4305/6


Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | Interruptores automáticos magnetotérmicos |
|---|---|---|
| | | Con un polo protegido e indicador de contactos abiertos o cerrados. |
| | | **10A - poder interrupción 3000 A** |
| 1 | HD4301A10 |  ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4301/10 | ◉ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4301/10 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **16A - poder interrupción 3000 A** |
| 1 | HD4301A16 |  ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | HC4301/16 | ◉ Tech - 1 módulo |
| 1 | HS4301/16 | ● Antracita - 1 módulo |

| Emb. | Ref. | Interruptores automáticos diferenciales |
|---|---|---|
| | | Con un polo protegido IΔn 10 mA. Indicador de contactos abiertos o cerrados. Pulsador de test. |
| | | **10A - poder interrupción 3000 A** |
| 1 | HD4305A10 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4305/10 | ◉ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4305/10 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **16A - poder interrupción 3000 A** |
| 1 | HD4305A16 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | HC4305/16 | ◉ Tech - 2 módulos |
| 1 | HS4305/16 | ● Antracita - 2 módulos |

# Axolute

## lámparas y soportes



HA4702X

A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Lámparas** |
| | | 2,5 mA. 0,3 W. 230 V~. |
| 10 | H4743/230B | Azul |
| 10 | LN4743/230A | Ámbar |
| 10 | LN4743/230V | Verde |
| 10 | LN4743/230T | Blanco |
| | | **Soportes** |
| | | Fijación por tornillos. |
| | | **Para placas Axolute** |
| 10 | H4702 | 2 módulos |
| 10 | H4702G | 2 módulos - Fijación por garras |
| 10 | H4703 | 3 módulos |
| 10 | H4704 | 4 módulos |
| 10 | H4706 | 6 módulos |
| 10 | H4726 | 3 +3 módulos |
| | | **Para placas Axolute Air** |
| 40 | H4703W | 2 y 3 módulos |
| 10 | H4704W | 4 módulos |
| 10 | H4706W | 6 módulos |
| 10 | H4726W | 3 + 3 módulos |
| | | **Soportes luminosos** |
| | | Fijación por tornillos. |
| | | 2,5 mA. 0,3 W. 230 V~ |
| 1 | HA4702X | 2 módulos. |
| 1 | HA4703X | 3 módulos. |
| 1 | HA4704X | 4 módulos. |

# Axolute

## accesorios y box extension



503DE



503ED



box extension

A combinar con los soportes (págs. 450-451 o 454-455) y con las placas embellecedoras (págs. 452-453 o 456-457).

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Accesorios** |
| | | **Tapa de protección** |
| 200 | 503CG | Para caja de empotrar ref. 503E. Utilizable durante los trabajos murales de acabado. |
| | | **Separador interno** |
| 50 | 503EV | En resina. Para cajas ref. 503E. Para separación de los circuitos de datos y potencia. |
| | | **Tapa de acabado** |
| 1 | 503EC | Para caja de empotrar ref. 503E. Para el cierre cuando se utilice como caja de derivación. Se puede pintar. |
| | | **Separador interno** |
| 50 | 503DE | En resina. Para cajas ref. 504E. |
| | | **Acoplador horizontal y vertical** |
| 100 | 503ED | Para caja ref. 503E. |
| | | **Box extension** |
| | | Estos adaptadores se pueden usar durante la instalación de la caja. Sirven para facilitar el cableado cuando hay numerosos cables o mecanismos especialmente profundos. |
| 5 | 503ESE | Para caja de empotrar 503E. |
| 5 | 504ESE | Para caja de empotrar 504E. |
| 1 | 506LSE | Para caja de empotrar 506L. |
| 1 | 506ESE | Para caja de empotrar 506E. |

Para más información sobre la instalación de los LEDs ver esquema en pág. 449.

## Reguladores de luz

| Tabla de cargas máximas | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Tipo | | | Lámparas incandescentes y ahorro energético halógenas | Lámparas halógenas con transformador ferromagnético | Halógena Elv con transformador electrónico | Fluorescente con balastro regulable | Fluorescemte compacta regulable | Lámpara LED regulable |
| HD4402<br>HC4402<br>HS4402 | Resistivo | 230 Vca | 50 Hz | 60 - 500 W | | | | | |
| HD4408<br>HC4408<br>HS4408 | Resistivo<br>Inductivo | 230 Vca | 50 ÷ 60 Hz | 20 - 600 W | 20 - 600 W | | | | |
| HD4410<br>HC4410<br>HS4410 | 0 -10V | 230 Vca | 50 ÷ 60 Hz | | | | 20 - 600 W* | | |
| HD4411<br>HC4411<br>HS4411 | Universal | 230 Vca | 50 ÷ 60 Hz | 3 - 400 W | 3 - 400 W | 3 - 400 W | | 3 ÷ 75 VA** | 3 ÷ 75 VA** |

* Para lámparas con balasto 0 - 10 V.
** Máximo 10 lámparas.


## Ecodetectores/Detectores

| Tabla de cargas máximas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| HD4431N<br>HC4431N<br>HS4431N | 230 Vca | 50/60 Hz | +5°C /<br>+45°C | 300 lux | 10 minutos | 460 W<br>2 A | 460 VA<br>2 A | 460 VA<br>2 A | 50 W<br>0,5 A | 50 VA<br>0,5 A | 50 VA<br>0,5 A |
| HD4432<br>HC4432<br>HS4432 | 230 Vca | 50/60 Hz | +5°C /<br>+45°C | 300 lux | 10 minutos | 1.380 W<br>6 A | 1.380 W<br>6 A | 460 VA<br>2 A | - | - | - |
| HD4433<br>HC4433<br>HS4433 | 230 Vca | 50/60 Hz | -5°C /<br>+45°C | 300 lux | 15 minutos | 2000 W<br>8,5 A | 1000 VA<br>4,3 A | 1000 VA<br>4,3 A | 10x (2x36 W)<br>4,3 A | 500 VA<br>2,1 A | 500 VA<br>2,1 A |
| HD4434<br>HC4434<br>HS4434 | 230 Vca | 50/60 Hz | -5°C /<br>+45°C | 300 lux | 15 minutos | 40÷400 W<br>0,2÷1,7 A | 40÷400 VA<br>0,2÷1,7 A | - | - | - | - |


## Conexión retroiluminación mecanismo

Para la conexión de los leds a 230 V~ para retroiluminación de mecanismos de accionamiento: en el caso de empleo del LED para localización de dicho mecanismo, se ha de considerar que las lámparas electrónicas de ahorro energético o las fluorescentes no permiten la conexión del LED en serie con la carga. Por consiguiente, es necesario situar cerca del mecanismo también el conductor de neutro y conectar el LED directamente entre fase y neutro que lo mantendrán permanentemente encendido.

### Ejemplos de conexión LED en interruptor




Función: localización




Función: indicador luminoso






Los soportes se suministran con la protección transparente.

Consultar la referencia de la placa con la sigla del color de acabado (ver págs. 452).




Los soportes se suministran con la protección transparente.

Consultar la referencia de la placa con la sigla del color de acabado (ver págs. 453).

# Axolute


**tabla de selección de las placas formato universal**

| Placas | | 1 elemento<br>2<br>módulos | 2 elementos<br>2 + 2<br>módulos | 3 elementos<br>2 + 2 + 2<br>módulos | 4 elementos<br>2 + 2 + 2 + 2<br>módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aluminio** | | | | | |
| **Aluminio pulido** | | HA4802XC | HA4802M2HXC | HA4802M3HXC | HA4802M4HXC |
| **Antracita satinado** | | HA4802XS | HA4802M2HXS | HA4802M3HXS | HA4802M4HXS |
| **Titanio satinado** | | HA4802NX | HA4802M2HNX | HA4802M3HNX | HA4802M4HNX |
| **Lacados** | | | | | |
| **Blanco limoges** | | HA4802BG | HA4802M2HBG | HA4802M3HBG | HA4802M4HBG |
| **Anodizados** | | | | | |
| **Cromo** | | HA4802CR | HA4802M2HCR | HA4802M3HCR | HA4802M4HCR |
| **Bronce** | | HA4802BR | HA4802M2HBR | HA4802M3HBR | HA4802M4HBR |
| **Plata** | | HA4802SAN | HA4802M2HSAN | HA4802M3HSAN | HA4802M4HSAN |
| **Madera** | | | | | |
| **Teka** | | HA4802LTK | HA4802M2HLTK | HA4802M3HLTK | HA4802M4HLTK |
| **Wengé** | | HA4802LWE | HA4802M2HLWE | HA4802M3HLWE | HA4802M4HLWE |
| **Cristal** | | | | | |
| **Cristal noche** | | HA4802VNN | HA4802M2HVNN | HA4802M3HVNN | HA4802M4HVNN |
| **Cristal espejo** | | HA4802VSA | HA4802M2HVSA | HA4802M3HVSA | HA4802M4HVSA |
| **Vidrio Kristall** | | HA4802VKA | HA4802M2HVKA | HA4802M3HVKA | HA4802M4HVKA |
| **Piedra** | | | | | |
| **Ardesia** | | HA4802RLV | HA4802M2HRLV | HA4802M3HRLV | HA4802M4HRLV |
| **Mármol de Carrara** | | HA4802RMC | HA4802M2HRMC | HA4802M3HRMC | HA4802M4HRMC |
| **Blanco** | | | | | |
| **Blanco AXOLUTE** | | HA4802HD | HA4802M2HHD | HA4802M3HHD | HA4802M4HHD |
| **Cristal blanco** | | HA4802VBB | HA4802M2HVBB | HA4802M3HVBB | HA4802M4HVBB |
| **Nighter & Whice** | | | | | |
| **Nighter** | | HA4802VNB | HA4802M2HVNB | HA4802M3HVNB | HA4802M4HVNB |
| **Whice** | | HA4802VSW | HA4802M2HVSW | HA4802M3HVSW | HA4802M4HVSW |

# Axolute


**tabla de selección de las placas formato rectangular**

| Placas | | 3 módulos | 4 módulos | 6 módulos | 3 + 3 módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aluminio** | | | | | |
| **Aluminio pulido** | | HA4803XC | HA4804XC | HA4806XC | HA4826XC |
| **Antracita satinado** | | HA4803XS | HA4804XS | HA4806XS | HA4826XS |
| **Titanio satinado** | | HA4803NX | HA4804NX | HA4806NX | HA4826NX |
| **Lacados** | | | | | |
| **Blanco Limoges** | | HA4803BG | HA4804BG | HA4806BG | HA4826BG |
| **Anodizados** | | | | | |
| **Cromo** | | HA4803CR | HA4804CR | HA4806CR | HA4826CR |
| **Bronce** | | HA4803BR | HA4804BR | HA4806BR | HA4826BR |
| **Plata** | | HA4803SAN | HA4804SAN | HA4806SAN | HA4826SAN |
| **Madera** | | | | | |
| **Teka** | | HA4803LTK | HA4804LTK | HA4806LTK | HA4826LTK |
| **Wengé** | | HA4803LWE | HA4804LWE | HA4806LWE | HA4826LWE |
| **Cristal** | | | | | |
| **Cristal noche** | | HA4803VNN | HA4804VNN | HA4806VNN | HA4826VNN |
| **Cristal espejo** | | HA4803VSA | HA4804VSA | HA4806VSA | HA4826VSA |
| **Vidrio Kristall** | | HA4803VKA | HA4804VKA | HA4806VKA | HA4826VKA |
| **Piedra** | | | | | |
| **Ardesia** | | HA4803RLV | HA4804RLV | HA4806RLV | HA4826RLV |
| **Mármol de Carrara** | | HA4803RMC | HA4804RMC | HA4806RMC | HA4826RMC |
| **Blanco** | | | | | |
| **Blanco AXOLUTE** | | HA4803HD | HA4804HD | HA4806HD | HA4826HD |
| **Cristal blanco** | | HA4803VBB | HA4804VBB | HA4806VBB | HA4826VBB |
| **Nighter & Whice** | | | | | |
| **Nighter** | | HA4803VNB | HA4804VNB | HA4806VNB | HA4826VNB |
| **Whice** | | HA4803VSW | HA4804VSW | HA4806VSW | HA4826VSW |




Instalar mecanismos y placas del mismo color. Consultar la referencia de la placa con la sigla del color de acabado (ver pág. 456).

Para utilizar la referencia de soporte H4703W con 3 módulos romper módulo prefacturado




Instalar mecanismos y placas del mismo color. Consultar la referencia de la placa con la sigla del color de acabado (ver pág. 456).

# Axolute Air

## tabla de selección de las placas

| Placas | | 2 módulos | 3 módulos | 4 módulos | 6 módulos | 3 + 3 módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monocromáticas** | | | | | | |
| **Blanco** | | HW4819HD | HW4803HD | HW4804HD | HW4806HD | HW4826HDN |
| **Tech** | | HW4819HC | HW4803HC | HW4804HC | HW4806HC | HW4826HCN |
| **Antracita** | | HW4819HS | HW4803HS | HW4804HS | HW4806HS | HW4826HSN |
| **Soft** | | | | | | |
| **Blanco opaco** | | HW4819AW | HW4803AW | HW4804AW | HW4806AW | HW4826AWN |
| **Arena** | | HW4819SB | HW4803SB | HW4804SB | HW4806SB | HW4826SB |
| **Eclipse** | | HW4819XN | HW4803XN | HW4804XN | HW4806XN | HW4826XN |
| **Brushed** | | | | | | |
| **Titanio** | | HW4819TIS | HW4803TIS | HW4804TIS | HW4806TIS | HW4826TIS |
| **Cromo** | | HW4819CRS | HW4803CRS | HW4804CRS | HW4806CRS | HW4826CRS |
| **Soportes** | | | | | | |
| **Caja de empotrar** | | 503E | 503E | 504E | 506L | 506E |
| **Soportes con tornillos** | | H4703W | H4703W | H4704W | H4706W | H4726W |

### Consejos de uso

La placa BLANCO OPACO se puede pintar.

### Pintura

La pintura blanco opaco de la placa AW se puede utilizar como primer. Antes de pintarla con la misma pintura que la de la casa, se aconseja un ligero lijado/opacificación de la superficie para una mayor fijación. Se aconseja utilizar productos ricos en resina (p. ej. esmaltes al agua).

**Notas**
- Los mecanismos no se debe pintar.
- Pintar la placa de manera separada y montarla cuando esté seca.

### Limpieza de la placa

Se aconseja el uso de detergentes de base acuosa.
Se desaconseja el uso de alcohol etílico o de otros disolventes que puedan dañar o debilitar la pintura.

**Placa blanco opaco -AW- pintable**



Antes de pintar la placa blanco opaco - AW



Después de pintar la placa



Ref. H4802KY

Nota: para la extracción de las placas instaladas, se aconseja el uso del correspondiente accesorio con ventosas, art. H4802KY.

# Axolute

## Swarovski Elements y placas especiales

### Swarovski Elements

La luminosidad de los cristales Swarovski Elements y la elegancia de Axolute visten el mecanismo con un estilo único e inconfundible.
Son dos las variantes disponibles: Crystal y Light Peach.

| | Crystal | Light Peach |
|---|---|---|
| **2 módulos** | HA4802SWC | HA4802SWL |
| **3 módulos** | HA4803SWC | HA4803SWL |
| **4 módulos** | HA4804SWC | HA4804SWL |
| **3 + 3 módulos** | HA4826SWC | HA4826SWL |



Axolute Swarovski Crystal

Axolute Swarovski Light Peach

### Personalizaciones

Se pueden solicitar bajo demanda algunas variaciones estéticas de las placas Axolute.
Las personalizaciones posibles son:

**Marco interno de las placas**
Puede ser realizado en el mismo color que el mecanismo (blanco, tech o antracita), o en oro brillante/satinado.

**Tampografía**
Puede ser incluido un logo o símbolo en uno o más colores.



Axolute marco personalizable

Marco interno con la misma estética que el mecanismo

### Acabados especiales


Se pueden realizar placas con acabados de valor exclusivos siempre bajo demanda.




AXOLUTE fabricación especial en titanio opaco

Para más detalles sobre las personalizaciones y combinaciones posibles contactar con la red comercial de Legrand Group España.


## Placas





HA4802...





HA4802M2H...





HA4802M3H...





HA4802M4H...





HA4803...




HA4804...





HA4806...





HA4826...


## Soportes





H4702-H4702G





H4703




H4706





H4704





H4726


## Placas




HW4819...




HW4803...



HW4804...




HW4806...




HW4826...


## Soportes




H4703W



H4704W



H4706W



H4726W

# Livinglight

## mecanismos de mando y teclas basculantes neutras iluminables


N4001A


NT4001M2A


L4051AN


N4051M2AN

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

### Mecanismos basculantes 16 A - 230 V~

Embornamiento automático.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor iluminable** |
| 10 | N4001A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4001A | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4001A | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4001M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4001M2A | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4001M2A | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Conmutador iluminable** |
| 10 | N4003A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4003A | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4003A | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4003M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4003M2A | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4003M2A | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Cruzamiento iluminable** |
| | | Embornamiento tornillo. |
| 10 | N4004N | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4004N | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4004N | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4004M2N | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4004M2N | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4004M2N | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Pulsador 10 A iluminable** |
| 10 | N4005A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4005A | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4005A | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4005M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4005M2A | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4005M2A | ● Antracita - 2 módulos |

### Mecanismos axiales 16 A - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor iluminable** |
| 10 | N4051AN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4051AN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4051AN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4051M2AN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4051M2AN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4051M2AN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | Embornamiento automático. |
| | | **Conmutador iluminable** |
| 10 | N4053AN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4053AN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4053AN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4053M2AN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4053M2AN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4053M2AN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Cruzamiento iluminable** |
| | | Embornamiento tornillo. |
| 10 | N4054 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4054 | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4054 | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4054M2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4054M2 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4054M2 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Pulsador 10 A iluminable** |
| 10 | N4055AN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4055AN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4055AN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4055M2AN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4055M2AN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4055M2AN | ● Antracita - 2 módulos |

LED mecanismos iluminables suministrado aparte (ver pág. 472).

# Livinglight

## teclas basculantes



NT4915FN



NT4915M2ADN



N4915N

Teclas basculantes iluminables en la parte inferior.
Estas teclas se pueden instalar en sustitución de las teclas originales en los mecanismos de mando basculantes.

### Teclas basculantes con lente y símbolo iluminables

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Tecla con símbolo luz** |
| 10 | N4915AN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4915AN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4915AN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4915M2AN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4915M2AN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4915M2AN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo luz escaleras** |
| 10 | N4915BN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4915BN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4915BN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4915M2BN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4915M2BN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4915M2BN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo timbre** |
| 10 | N4915DN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4915DN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4915DN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4915M2DN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4915M2DN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4915M2DN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo llave** |
| 10 | N4915FN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4915FN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4915FN | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4915M2FN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4915M2FN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4915M2FN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo dimmer** |
| 10 | N4915M2ADN | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4915M2ADN | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4915M2ADN | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo no molesten** |
| 10 | N4915DD | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4915DD | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4915DD | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4915M2DD | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4915M2DD | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4915M2DD | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo limpien la habitación** |
| 10 | N4915MR | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4915MR | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4915MR | ● Antracita - 1 módulo |

### Teclas basculantes con lentes personalizables

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Tecla con lente personalizable** |
| 10 | N4915TN | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4915TN | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4915TN | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Kit lentes** |
| | | 50 lentes mismo tipo. |
| 1 | N4915SETBL | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4915SETBL | ● Tech - 1 módulo |
| 1 | L4915SETBL | ● Antracita - 1 módulo |

### Teclas basculantes personalizables

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Teclas transparentes personalizables** |
| 10 | N4932 | ○ 1 módulo. |
| 10 | N4932/2 | ○ 2 módulos. |

### Teclas basculantes neutras iluminables

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Tecla neutra iluminable** |
| 10 | N4915N | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4915N | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4915N | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4915M2N | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4915M2N | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4915M2N | ● Antracita - 2 módulos |

# Livinglight
## teclas axiales




NT4916A



NT4916M2T

Teclas axiales iluminables en el centro.
Estas teclas se pueden instalar en sustitución de las teclas originales en los mecanismos de mando axiales.

| Emb. | Ref. | Teclas axiales con lente y símbolo iluminables |
|---|---|---|
| | | **Tecla con símbolo luz** |
| 10 | N4916A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4916A | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4916A | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4916M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4916M2A | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | L4916M2A | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo luz escaleras** |
| 10 | N4916B | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4916B | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4916B | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4916M2B | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4916M2B | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | L4916M2B | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo timbre** |
| 10 | N4916D | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4916D | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4916D | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4916M2D | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4916M2D | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | L4916M2D | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tecla con símbolo llave** |
| 10 | N4916F | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4916F | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4916F | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4916M2F | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4916M2F | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | L4916M2F | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Teclas axiales con lentes personalizables** |
| | | **Tecla con lente personalizable** |
| 10 | N4916T | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4916T | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4916T | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4916M2T | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4916M2T | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | L4916M2T | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Kit de lentes** |
| | | 5 lentes por tipo. |
| 1 | N4916KIT | ○ Blanco |
| 1 | NT4916KIT | ○ Tech |
| 1 | L4916KIT | ● Antracita |




# Livinglight
## conmutador Energy Saving



NT4003ES

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).


| Emb. | Ref. | Conmutador Energy Saving |
|---|---|---|
| 1 | N4003ES | Se instala y funciona como un interruptor/ conmutador tradicional, pero permitiendo el apagado automático de la luz después de 10 minutos, si nadie pasa por delante del sensor IR incorporado. El sensor IR tiene un alcance de 8 metros y una cobertura de 160°. Compatible con todas las lámparas:<br>– 12-150 W halógenas o incandescentes.<br>– 2-150 VA: lámparas con transformador electrónico o ferromagnético.<br>– 8-30 W (o 650mA): LED e CFL.<br>Posibilidad de mezclar todo tipo de lámparas en el mismo circuito. Es ideal para lugares donde la luz permanece encendida inútilmente como: habitación de los niños, pasillos, garaje.<br>2 módulos. |
| 1 | NT4003ES | ○ Blanco |
| 1 | L4003ES | ○ Tech<br>● Antracita |



**INSTALACIÓN COMO INTERRUPTOR**




**INSTALACIÓN COMO CONMUTADOR**




**NOTA: NO** es necesario el neutro. Consumo cero cuando la luz está apagada.

# Livinglight

## mecanismos de mando


N4033


LN4040


L4037


NT4027


N4012

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | Pulsadores 10 A - 230V~ |
|---|---|---|
| | | **Pulsador iluminable símbolo campana** |
| 10 | N4042N | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4042N | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4042N | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4042M2N | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4042M2N | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | L4042M2N | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Pulsador iluminable símbolo lámpara** |
| 10 | N4043N | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4043N | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4043N | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4043M2N | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4043M2N | ○ Tech - 2 módulos |
| 10 | L4043M2N | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Pulsador iluminable bipolar** |
| | | Con contactos independientes. |
| 10 | N4044N | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4044N | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4044N | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Pulsador de tirador** |
| 1 | N4033 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4033 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4033 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Pulsador iluminable con contacto NC** |
| | | Predispuesto para teclas intercambiables. |
| 10 | N4034N | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4034N | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4034N | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Doble pulsador** |
| 10 | N4036 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4036 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4036 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Pulsador iluminable + portaetiquetas rotulable** |
| | | Con portaetiquetas retroiluminado y LED integrado. |
| 10 | LN4040 | ○ Blanco - 2 módulos |

| Emb. | Ref. | Mecanismos para toldos y persianas |
|---|---|---|
| | | **Doble pulsador con bloqueo mecánico** |
| 10 | N4037 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4037 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4037 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Doble conmutador** |
| 10 | N4027 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4027 | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4027 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Mecanismos 16AX - 230 V~** |
| | | **Interruptor bipolar** |
| 10 | N4002N | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4002N | ○ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4002N | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Interruptor bipolar con llave** |
| | | La llave se extrae en posición ON y OFF. |
| 1 | N4012 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4012 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4012 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Conmutador con llave** |
| | | La llave se extrae en posición ON y OFF. |
| 1 | N4022 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4022 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4022 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Relé monoestable** |
| | | Con contacto NO /NC 230 V~ 10A resistivos 4A inductivos cosϕ 0,5 alimentación bobina 230 V~. |
| 1 | N4330/230 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4330/230 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4330/230 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Selector conmutador rotativo 1 vía** |
| | | 4 posiciones para accionamiento acondicionadores, ventiladores, etc. 3 A. |
| 1 | N4016 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4016 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4016 | ● Antracita - 2 módulos |

# Livinglight
## interruptor de tarjeta



NT4547

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | **Interruptor de tarjeta** |
|---|---|---|
| | | Soporte tarjeta para la alimentación de la habitación de hotel. Ranura iluminada con lámpara incorporada. Apagado retardado 30 segundos aproximadamente. Alimentación 230 V~. 2 módulos. Completar con placa frontal con la estética elegida. |
| | | **Estándar** |
| 1 | LN4549 |  ○ 2 módulos |
| | | **RFID** |
| 1 | LN4548 |  ○ 2 módulos |
| | | **Placa frontal para interruptor tarjeta** |
| 1 | N4547 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4547 | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4547 | ● Antracita - 2 módulos |
| 1 | N4551 |  ○ Blanco - 3 módulos |
| 1 | NT4551 | ◎ Tech - 3 módulos |
| 1 | L4551 | ● Antracita - 3 módulos |
| | | **Tarjeta llavero** |
| 1 | L4546 |  Con tarjeta rotulable. |
| | | **Tarjeta badge para interruptor tarjeta RFID** |
| 5 | 067589 |  MIFARE 13,56 MHz. Formato ISO 50 × 80 mm. Memoria 1 kb. |

En caso de instalarse los reguladores rotativos con placas AIR es necesario el uso de cajas de empotrar/superficie de 50 mm mínimo de profundidad.

# Livinglight
## reguladores de luz




NT4411N

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).


| Emb. | Ref. | **Reguladores de luz** |
|---|---|---|
| | | **Regulador rotativo 500 W** |
| | | Conmutador incorporado. 60-500 W resistivo. Tecnología TRIAC/IGBT. Con fusible incorporado. |
| 1 | N4402N |  ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4402N | ◎ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4402N | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Regulador por pulsación 600 W** |
| | | 600 W resistivo/inductivo. Con protección electrónica. |
| 1 | N4408N |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4408N | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4408N | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Regulador 0 - 10 V por pulsación 600 VA** |
| | | Salida 0 - 10 V con protección electrónica. |
| 1 | N4410N |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4410N | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4410N | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Regulador universal por pulsación 400 W** |
| | | 400 W resistivo/inductivo y capacitivo. 75 VA fluorescentes compactos y LEDS regulables. |
| 1 | N4411N |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4411N | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4411N | ● Antracita - 2 módulos |

**REGULADOR UNIVERSAL POR PULSACIÓN**

Conexión aislada




Conexión con pulsador




Para información técnica de los reguladores de luz ver tabla en pág. 473.

# Livinglight

## ecodetectores, termostatos y cronotermostatos


L4433N


N4434N


NT4431N


L4432


N4441

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | Ecodetectores |
|---|---|---|
| | | **Green Switch: infrarojos pasivos y ultrasonidos**<br>Interruptor con sensor de presencia mediante la combinación de rayos infrarrojos pasivos y ultrasonidos y sensor de luminosidad.<br>Encendido manual de la luz con el pulsador frontal y apagado automático dependiendo del nivel de luminosidad y de la presencia. Temporización para retardo apagado y umbral del sensor de luminosidad configurables con mando a distancia mono/bidireccional (0882 30 y 0882 35)<br>Alimentación 230 V~. Salida con relé 2,5 A. |
| 1 | N4433N |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4433N | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4433N | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Green Switch: infrarojos pasivos**<br>Interruptor con sensor de presencia de rayos infrarrojos pasivos y sensor de luminosidad.<br>Encendido manual de la luz con el pulsador frontal y apagado automático dependiendo del nivel de luminosidad y de la presencia. Temporización para retardo apagado y umbral del sensor de luminosidad configurables con mando a distancia mono/bidireccional (0882 30 y 0882 35)<br>Alimentación 230 V~. Salida con relé 2,5 A.<br>Sensitivo/inductivo. |
| 1 | N4434N |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4434N | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4434N | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Mando a distancia IR bidireccional** |
| 1 | 0 882 30 | Para la selección de parámetros del sensor N/NT/L4434N-N/NT/L4433N. El dispositivo tiene una pantalla de visualización y permite adquirir valores actualmente configurados y la modificación de los principales parámetros: nivel de luminosidad, tiempo de retardo en apagado, modo de funcionamiento y sensibilidad. |
| | | **Mando a distancia IR monodireccional** |
| 1 | 0 882 35 | Para la selección de parámetros del sensor N/NT/L4434N-N/NT/L4433N.<br>Permite seleccionar los parámetros principales: nivel de luminosidad, tiempo de retardo en apagado, modo de funcionamiento y sensibilidad. |

| Emb. | Ref. | Detectores de movimiento |
|---|---|---|
| | | **Interruptor de rayos infrarrojos pasivos**<br>Circuito crepuscular con umbral variable y posibilidad de exclusión - circuito de temporización para retardo apagado regulable de 30 segundos a 10 minutos. Alimentación 230 V~. |
| 1 | N4431N |  ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4431N | ◎ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4431N | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Interruptores de rayos infrarojos pasivos**<br>Circuito de temporización para retardo apagado regulable de 30 segundos a 10 minutos activable también con pulsadores externos.<br>Con selector O-A-I. Alimentación 230 V~. |
| 1 | N4432 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4432 | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4432 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Termostatos**<br>**Termostato estándar** |
| 1 | N4441 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4441 | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4441 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Termostato estándar + conmutador**<br>Con conmutador “verano/ invierno” incorporado.<br>Salida con relé y contacto C-NO 2 A 230 V~.<br>Alimentación 230 V~. |
| 1 | N4442 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4442 | ◎ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4442 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Cronotermostatos**<br>Cronotermostato electrónico diario/semanal para calefacción y aire acondicionado. Tres temperaturas seleccionables en las 24 h.<br>Funcionamiento auto - manual - vacaciones - libre - antihielo.<br>Alimentación con pilas del tipo estilo 2 × 1,5 V.<br>Posibilidad de conexión de sonda externa de temperatura.<br>Contacto de salida en conmutación 1 A cosϕ 0,5. |
| | | **De empotrar** |
| 1 | N4451 |  ○ Blanco - 3 módulos |
| 1 | NT4451 | ◎ Tech - 3 módulos |
| 1 | L4451 | ● Antracita - 3 módulos |

Para información técnica de los ecodetectores ver tabla en pág. 473.

Para información técnica de los detectores ver tabla en pág. 473.

# Livinglight

## bases de corriente, bases internacionales, base multiestándar y bases cargador


N4141


N4180


L4142


L4139


L4285C2


LN4285CW2

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).
Bases de corriente suministradas con protección infantil y bornes por tornillo.

### Bases de corriente 16 A - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base 2 P+T lateral** |
| 10 | N4141 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4141 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4141 | ● Antracita - 2 módulos |
| 10 | L4141R | ● Rojo - 2 módulos |

### Bases internacionales

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base 2 P+T central** |
| | | Distancia 19 mm. |
| 10 | N4113 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4113 | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4113 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base 2 P+T central** |
| | | Distancia 19 mm y 26 mm. |
| 10 | N4180 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4180 | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4180 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base 2 P+T espiga saliente** |
| 10 | N4142 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4142 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4142 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base 2 P Euro-Americano** |
| | | Alvéolos no apantallados. |
| 10 | N4125S | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4125S | ● Tech - 1 módulo |
| 10 | L4125S | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base 2 P+T Euro-Americano** |
| | | Alvéolos no apantallados. |
| 10 | N4126S | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4126S | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4126S | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base 2 × 2 P+T Euro-Americano** |
| | | Alvéolos no apantallados. |
| 5 | N4185S | ○ Blanco - 3 módulos |
| 5 | NT4185S | ● Tech - 3 módulos |
| 5 | L4185S | ● Antracita - 3 módulos |
| | | **Base de seguridad para afeitadora** |
| | | Con transformador de aislamiento. Tensión de entrada 230 V~ 50/60 Hz. Tensión de salida 115/230 V~ 20 VA. |
| 1 | N4177 | ○ Blanco - 3 módulos |
| 1 | NT4177 | ● Tech - 3 módulos |
| 1 | L4177 | ● Antracita - 3 módulos |

### Base multiestándar

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | 5/6/10/13 A 127/250 Vca, alvéolos protegidos, multiestándar. |
| 10 | N4139 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4139 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4139 | ● Antracita - 2 módulos |

### Bases cargador USB

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Salida de 5 V⎓ para la recarga de dispositivos hasta 1 ,5A (teléfonos móviles, smartphones,...). |
| | | **Tipo A** |
| 1 | N4285C1 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4285C1 | ● Tech - 1 módulo |
| 1 | L4285C1 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Tipo C** |
| 1 | N4286C1 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4286C1 | ● Tech - 1 módulo |
| 1 | L4286C1 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Bases cargador 2 × USB** |
| | | Salida de 5 V⎓ para la recarga rápida de un único dispositivo (teléfonos móviles, smartphones, tablets...) hasta 3 A o contemporáneamente de dos dispositivos hasta 1,5 A cada uno. |
| | | **Tipo A + A** |
| 1 | N4285C2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4285C2 | ● Tech - 2 módulos |
| 1 | L4285C2 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Tipo A + C** |
| 1 | N4287C2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4287C2 | ● Tech - 2 módulos |
| 1 | L4287C2 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base 2 x USB tipo C + C** |
| 1 | N4286C2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4286C2 | ● Tech - 2 módulos |
| 1 | L4286C2 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base por inducción + base USB tipo A** |
| 1 | LN4285CW2 | Permite la recarga rápida y sin cables de un Smartphone equipado con un receptor de inducción. Adaptado a cabeceros de cama y espacios de trabajo. Conforme al estándar WPC QI (Wireless Power Consortium). Conforme a la norma EN-62479 (emisión CEM). Salida de 5 V = para la recarga de dispositivos hasta 2,4 A (teléfonos móviles, smartphones, tablets, ...). Posibilidad de montaje en multipuesto horizontal. A equipar con placa embellecedora y soporte. 2 módulos. |



Refs. en rojo: Nuevos productos




LN4202D




LN4210M2D

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).
Bases adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable.
Compatibles con la televisión de Ultra Alta Definición.
Bases únicas blindadas Clase A, compatibles con 4G LTE.
Recomendado cable coaxial 17 VATC.
Posibilidad de visualizar la conexión a través del mecanismo.
Conforme a la norma EN-50083 y a la Directiva Europea EN-50083-2.
Conectores TV y R macho IEC Ø 9,5 mm y conector SAT hembra IEC Ø 9,5 mm.
TV: 5-68/120-862 MHz.
R: 87,5-108 MHz.
SAT: 950-2.400 MHz.

| Emb. | Ref. | Bases TV/R-SAT |
|---|---|---|
| | | Suministradas con los frontales blanco, techyantracita |
| 5 | LN4217M2D | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB.<br>○ 2 módulos |
| 5 | LN4217M2P14 | **Base intermedia**<br>Atenuación <14 dB.<br>○ 2 módulos |
| 5 | LN4217M2P10 | **Base final**<br>Atenuación <10 dB.<br>○ 2 módulos |
| | | **Bases TV/SAT** |
| 5 | LN4202D | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB.<br>○ 1 módulo |
| 5 | LN4202P14 | **Base intermedia**<br>Atenuación <14 dB.<br>○ 1 módulo |
| 5 | LN4202P10 | **Base final**<br>Atenuación <10 dB.<br>Con resistencia terminal 75 Ω incorporada.<br>○ 1 módulo |

| Emb. | Ref. | Bases TV-R-SAT |
|---|---|---|
| 5 | LN4210M2D | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB.<br>Con paso de corriente. Señal para selección de canal y radio. Conector SAT tipo “F” macho. Conector R hembra IEC Ø 9,5 mm.<br>○ 2 módulos |

## Adaptadores para otras bases

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Con serigrafía TV-R** |
| 10 | N4204 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4204 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4204 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Con serigrafía TV-R-SAT** |
| 10 | N4207 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4207 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4207 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Con serigrafía TV/R-SAT** |
| 10 | N4212 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4212 | ● Tech - 2 módulos |
| 10 | L4212 | ● Antracita - 2 módulos |

# Livinglight
## bases telefónicas e informáticas




L4279C5E
L4279C6

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).


| Emb. | Ref. | Bases telefónicas e informáticas |
|---|---|---|
| | | Conexión con sistemas Toolless. |
| | | **Base RJ45 UTP cat. 5E** |
| 10 | N4279C5E | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4279C5E | ◉ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4279C5E | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 FTP cat. 5E** |
| 10 | N4279C5F | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4279C5F | ◉ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4279C5F | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 UTP cat. 6** |
| 10 | N4279C6 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4279C6 | ◉ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4279C6 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 FTP cat. 6** |
| 10 | N4279C6F | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4279C6F | ◉ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4279C6F | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 STP cat. 6** |
| 1 | N4279C6S | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4279C6S | ◉ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4279C6S | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 STP cat. 6A** |
| 1 | N4279C6A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4279C6A | ◉ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4279C6A | ● Antracita - 1 módulo |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)

Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.




Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)




# Livinglight
## bases audio/vídeo



N4294




L4284

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontales de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | Bases audio/vídeo |
|---|---|---|
| | | **Base Hi-Fi** |
| 1 | N4294 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4294 | ◉ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4294 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base Jack 3.5 mm** |
| 1 | N4280 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4280 | ◉ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4280 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base RCA x 2** |
| 1 | N4281 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4281 | ◉ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4281 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Base HD15** |
| 1 | N4282 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4282 | ◉ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4282 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base RCA x 3** |
| 1 | N4283 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4283 | ◉ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4283 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base HDMI pre-conectorizado** |
| 1 | N4284 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4284 | ◉ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4284 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Base USB** |
| 1 | N4285 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4285 | ◉ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4285 | ● Antracita - 1 módulo |

# Livinglight

## funciones diversas, tapas ciegas y salidas de cables



N4351/230



N4950



L4951

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontales de acabado. A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | Funciones diversas |
|---|---|---|
| | | **Timbre bronce 230 V∿**<br>8 VA - 80 dB. |
| 10 | N4351/230 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4351/230 | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4351/230 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Timbre electrónico 12 V∿**<br>3 sonidos diferentes.<br>Con ajuste frontal de volumen. |
| 1 | N4355/12 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4355/12 | ◍ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4355/12 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Zumbador 230 V∿**<br>8 VA - 75 dB. |
| 10 | N4356/230 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4356/230 | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4356/230 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Portafusible para 10 A** |
| 10 | N4321 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4321 | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4321 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Tapas ciegas** |
| 5 | N4950 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 5 | NT4950 | ◍ Tech - 1 módulo |
| 5 | L4950 | ● Antracita - 1 módulo |
| 20 | N4951 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 20 | NT4951 | ◍ Tech - 2 módulos |
| 20 | L4951 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **Salidas de cables** |
| 10 | N4953 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4953 | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4953 | ● Antracita - 1 módulo |
| 10 | N4954 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | NT4954 | ◍ Tech - 2 módulos |
| 10 | L4954 | ● Antracita - 2 módulos |

# Livinglight

## señalizadores luminosos



N4371R



L4371V

Mecanismos suministrados sin lámpara, sin soporte y con frontal de acabado. A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | Señalizadores luminosos |
|---|---|---|
| | | **Portalámpara con difusor transparente** |
| 10 | N4371T | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4371T | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4371T | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Portalámpara con difusor rojo** |
| 10 | N4371R | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4371R | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4371R | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Portalámpara con difusor verde** |
| 10 | N4371V | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4371V | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4371V | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Portalámpara con difusor naranja + verde** |
| 10 | N4372AV | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4372AV | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4372AV | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **Portalámpara con difusor “no molesten - limpien la habitación”** |
| 10 | N4373H | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | NT4373H | ◍ Tech - 1 módulo |
| 10 | L4373H | ● Antracita - 1 módulo |

# Livinglight

## dispositivos para iluminación



N4362




LN4361



L4382/230

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | Dispositivos para iluminación |
|---|---|---|
| 1 | LN4380N | **Linterna extraíble**<br> Linterna extraíble y recargable con sistema automático de encendido. Se enciende automáticamente en caso de corte del suministro eléctrico. Sistema de extracción push&pull (presionas y extraes) completado con base de recarga. LED de luz blanca de alta eficiencia luminosa. Interruptor ON/OFF y pulsador SPOT para aumentar la luminosidad cuando sea necesario. Baterías reemplazables de Ni-MH sin efecto "memoria". Autonomía de 2 horas. Consumo reducido en reposo 0,4 W. Alimentación 230 Vc.a. 2 módulos. Suministrada con base neutra y frontales de acabado en colores blanco, tech y antracita. |
| 6 | 4380NB |  Batería de recambio para linterna extraíble. |
| 1 | LN4360 | **Lámpara orientable 360º**<br> Se instala sobre una superficie de trabajo (cocina, escritorio,...). Orientable 360° para una iluminación óptima de la zona deseada. Puede ser controlada desde un mecanismo tradicional o desde un mecanismo electrónico sin neutro, desde un regulador de luz o desde un interruptor automático con neutro. Lámpara LED. Consumo 2,8 W. Flujo luminoso 70 lumen. Duración: 50.000 horas aprox. 2 módulos. Suministrada con base neutra y frontales de acabado en colores blanco, tech y antracita. |
| 1 | LN4381 | **Lámpara de seguridad**<br> Se activa automáticamente ante una falta de suministro eléctrico. Batería de 2 horas de duración y recargable en 48 h. Led blanco de alta intensidad (2.400 mcd) y ángulo de emisión de 120º. No es posible su extracción. 1 módulo. |

| Emb. | Ref. | Dispositivos para iluminación |
|---|---|---|
| 1<br>1<br>1 | N4362<br>NT4362<br>L4362 | **Lámpara de lectura regulable**<br>Se instala en la cabecera de la cama permitiendo disponer de una iluminación direccional. Está dotada de un flexo que permite orientar el extremo luminoso. La intensidad luminosa es regulable mediante la presión prolongada del mecanismo de encendido/apagado integrado. También puede ser controlada desde otro mecanismo y, si es necesario, es posible deshabilitar el mecanismo integrado pulsándolo durante 30 segundos. Lámpara LED. Consumo 3 W. Flujo luminoso 110 lumen (equivalente a 15 W de incandescencia). Duración: 40.000 horas aprox. Instalar en cajas de profundidad 50 mm o superior. 1 módulo (de empotrar).<br><br>○ Blanco - 1 módulo<br>● Tech - 1 módulo<br>● Antracita - 1 módulo |
| 1 | LN4361 | **Lámpara direccional**<br> Permite crear una iluminación direccional y decorativa. Se aconseja su instalación a 30 cm desde el suelo. Puede ser controlada desde un mecanismo tradicional o desde un mecanismo electrónico sin neutro, desde un regulador de luz o desde un interruptor automático con neutro. Lámpara LED. Consumo 2,2 W. Flujo luminoso 70 lumen. Duración: 50.000 horas aprox. 2 módulos. Suministrada con base neutra y frontales de acabado en colores blanco, tech y antracita. |
| 1 | L4382/230 | **Lámpara de señalización**<br> Lámpara de señalización con LED de luz blanca. 230 Vc.a. Interruptor ON/OFF incorporado. Consumo 0,5 W. 2 módulos. |



L4384/1




L4305/10

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

## Lámparas de emergencia

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | L4384/1 | **Autonomía 1 hora**<br>Potencia lámpara 1W. 4 módulos. |
| 1 | L4386/1 | **Autonomía 1 hora**<br>Potencia lámpara 1,3 W. 6 módulos. |
| | | **Batería de recambio** |
| 1 | L4784/1 | Para artículo L4384/1. |
| 1 | L4786/1 | Para artículo L4386/1. |

## Interruptores automáticos magnetotérmicos

Con un polo protegido. Indicador contactos abiertos o cerrados.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **10 A - poder de interrupción 3000 A** |
| 1 | N4301/10 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4301/10 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4301/10 | ● Antracita - 1 módulo |
| | | **16 A - poder de interrupción 3000 A** |
| 1 | N4301/16 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | NT4301/16 | ○ Tech - 1 módulo |
| 1 | L4301/16 | ● Antracita - 1 módulo |

## Interruptores automáticos diferenciales

Con un polo protegido IΔn 10m A. Indicador contactos abiertos o cerrados. Pulsador de test.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **10 A - poder de interrupción 3000 A** |
| 1 | N4305/10 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4305/10 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4305/10 | ● Antracita - 2 módulos |
| | | **16 A - poder de interrupción 3000 A** |
| 1 | N4305/16 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | NT4305/16 | ○ Tech - 2 módulos |
| 1 | L4305/16 | ● Antracita - 2 módulos |

En caso de instalarse los interruptores automáticos con placas Air es necesario el uso de cajas de empotrar/superficie de 50 mm mínimo de profundidad.

# Livinglight

## accesorios, box extension y marcos para instalación placas Air



Box extension




Caja instalada profundidad 50 mm mínimo

Marco para AIR

Livinglight Air

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| | | **Tapa de protección** |
| 200 | 503CG |  Para caja de empotrar ref. 503E. Utilizable durante los trabajos murales de acabado. |
| | | **Separador interno** |
| 50 | 503EV |  En resina. Para cajas ref. 503E. Para separación de los circuitos de datos y potencia. |
| | | **Tapa de acabado** |
| 1 | 503EC |  Para caja de empotrar ref. 503E. Para el cierre cuando se utilice como caja de derivación. Se puede pintar. |
| | | **Separador interno** |
| 50 | 503DE |  En resina. Para cajas ref. 504E. |
| | | **Acoplador horizontal y vertical** |
| 100 | 503ED |  Para caja ref. 503E. |
| | | **Box extension** |
| | | Estos adaptadores se pueden usar durante la instalación de la caja. Sirven para facilitar el cableado cuando hay numerosos cables o mecanismos especialmente profundos. |
| 5 | 503ESE | Caja de empotrar 503E. |
| 5 | 504ESE | Caja de empotrar 504E. |
| 1 | 506LSE | Caja de empotrar 506L. |
| 1 | 506ESE | Caja de empotrar 506E. |
| | | **Marcos para instalación placas Air** |
| | | En caso de remodelación en las cajas existentes (con una profundidad mínima de 50 mm) no se puede utilizar la box extension, pero aconsejamos el uso de los siguientes marcos: |
| 5 | 503ESC | Caja de empotrar existente 503E. |
| 5 | 504ESC | Caja de empotrar existente 504E. |
| 3 | 506LSC | Caja de empotrar existente 506L. |
| 3 | 506ESC | Caja de empotrar existente 506E. |

# Livinglight

## lámparas y soportes







LN4742V230



H4743/230B

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (págs. 474-479) y con las placas embellecedoras (págs. 483-485).

| Emb. | Ref. | Lámparas |
|---|---|---|
| | | **LED mecanismos basculantes 230 V∿** |
| 100 | LN4742V230 |  ● Ámbar |
| 100 | LN4742V230V | ● Verde |
| | | **LED mecanismos basculantes 12/24 V∿** |
| 100 | LN4742V12 |  ● Ámbar |
| 100 | LN4742V12V | ● Verde |
| | | **LED señalizadores luminosos 230 V∿** |
| 100 | LN4742V230T |  ○ Blanco |
| | | **LED señalizadores luminosos 12/24 V∿** |
| 100 | LN4742V12T |  ○ Blanco |
| | | **LED mecanismos axiales 230 V∿** |
| 10 | H4743/230B |  ● Azul |
| 10 | LN4743/230A | ● Ámbar |
| 10 | LN4743/230V | ● Verde |
| 10 | LN4743/230T | ○ Blanco |
| | | **Soportes** |
| | | Fijación por tornillos |
| | | **Para placas redondas y cuadradas** |
| 100 | LN4702M | 2 módulos. Metálico. |
| 100 | LN4702MG | 2 módulos. Metálico. Fijación por garras. |
| 50 | LN4719 | 2 módulos centrados. |
| 10 | LN4719G | 2 módulos centrados. Fijación por garras. |
| 10 | LN4703 | 3 módulos. |
| 10 | LN4704 | 4 módulos. |
| 50 | LN4707 | 7 módulos. |
| 20 | LN4726 | 3 + 3 módulos. |
| | | **Para placas AIR** |
| 10 | LN4702E | 2 módulos. |
| 20 | LN4703C | 3 módulos. |
| 10 | LN4704C | 4 módulos. |
| 10 | LN4707C | 7 módulos. |
| 10 | LN4726C | 3+3 módulos. |

Para más información sobre conexión de lámparas de ahorro energético y LED en los mecanismos consultar pág. 473.

## Reguladores de luz

| Tabla de cargas máximas | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Tipo | | | Lámparas incandescentes y ahorro energético halógenas | Lámparas halógenas con transformador ferromagnético | Halógena Elv con transformador electrónico | Fluorescente con balastro regulable | Fluorescemte compacta regulable | Lámpara LED regulable |
| N4401<br>NT4401<br>L4401 | Resistivo<br>Inductivo | 230 Vca | 50 Hz | 60 - 500 W | 60 - 500 W | | | | |
| N4402N<br>NT4402N<br>L4402 | Resistivo | 230 Vca | 50 Hz | 60 - 500 W | | | | | |
| N4408N<br>NT4408N<br>L4408N | Resistivo<br>Inductivo | 230 Vca | 50 ÷ 60 Hz | 20 - 600 W | 20 - 600 W | | | | |
| N4410N<br>NT4410N<br>L4410N | 0 -10V | 230 Vca | 50 ÷ 60 Hz | | | | 40 - 600 W* | | |
| N4411N<br>NT4411N<br>L4411N | Universal | 230 Vca | 50 ÷ 60 Hz | 3 - 400 W | 3 - 400 W | 3 - 400 W | | 3 ÷ 75 VA** | 3 ÷ 75 VA** |

* Para lámparas con balasto 0 - 10 V.
** Máximo 10 lámparas.


## Ecodetectores/Detectores

| Tabla de cargas máximas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| N4431N<br>NT4431N<br>L4431N | 230 Vca | 50/60 Hz | +5°C /<br>+45°C | 300 lux | 10 minutos | 460 W<br>2 A | 460 VA<br>2 A | 460 VA<br>2 A | 50 W<br>0,5 A | 50 VA<br>0,5 A | 50 VA<br>0,5 A |
| N4432<br>NT4432<br>L4432 | 230 Vca | 50/60 Hz | +5°C /<br>+45°C | 300 lux | 10 minutos | 1.380 W<br>6 A | 1.380 W<br>6 A | 460 VA<br>2 A | - | - | - |
| N4433<br>NT4433<br>L4433 | 230 Vca | 50/60 Hz | -5°C /<br>+45°C | 300 lux | 15 minutos | 2000 W<br>8,5 A | 1000 VA<br>4,3 A | 1000 VA<br>4,3 A | 10x (2x36 W)<br>4,3 A | 500 VA<br>2,1 A | 500 VA<br>2,1 A |
| N4434<br>NT4434<br>L4434 | 230 Vca | 50/60 Hz | -5°C /<br>+45°C | 300 lux | 15 minutos | 40÷400 W<br>0,2÷1,7 A | 40÷400 VA<br>0,2÷1,7 A | - | - | - | - |


## Conexión retroiluminación mecanismo

Para la conexión de los leds a 230 V~ para retroiluminación de mecanismos de accionamiento: en el caso de empleo del LED para localización de dicho mecanismo, se ha de considerar que las lámparas electrónicas de ahorro energético o las fluorescentes no permiten la conexión del LED en serie con la carga. Por consiguiente, es necesario situar cerca del mecanismo también el conductor de neutro y conectar el LED directamente entre fase y neutro que lo mantendrán permanentemente encendido.

### Ejemplos de conexión LED en interruptor



Función: localización



Función: indicador luminoso

**Cajas** | **Soportes** | **N.º de módulos** | **Placas**

**Instalación horizontal/vertical**


0 801 41 (40 mm)
0 801 51 (50 mm)
albañilería


502BI
superficie


PB502 (52 mm)
tabique hueco


LN4702E
(tornillos)



2 módulos
1 elemento


LNE4802..


0 801 41 (40 mm) × 2
0 801 51 (50 mm) × 2
albañilería


PB502 × 2 + PB502A
tabique hueco


LN4702E × 2
(tornillos)


LN4702E × 2
(tornillos)



2 + 2 módulos
2 elementos



LNE4802M2...


LNE4802M2...


0 801 41 (40 mm) × 3
0 801 51 (50 mm) × 3
albañilería


PB502 × 3 + PB502A × 2
tabique hueco


LN4702E × 3
(tornillos)



LN4702E × 3
(tornillos)


2 + 2 + 2 módulos
3 elementos


LNE4802M3...


LNE4802M3...


Para la selección de los acabados de las placas embellecedoras consultar la página 483.






Para la selección de los acabados de las placas embellecedoras consultar la página 483.


**Cajas** | **Soportes** | **N.º de módulos** | **Placas**

**Instalación horizontal**




Para la selección de los acabados de las placas embellecedoras consultar la página 484.

**Cajas** | **Soportes** | **N.º de módulos** | **Placas**

**Instalación vertical**



0 801 41 (40 mm) × 2
0 801 51 (50 mm) × 2
albañilería



PB502 × 2 + PB502A
tabique hueco



LN4702M × 2
(tornillos)

LN4702MG × 2
(garras)



2 + 2 módulos
2 elementos



LNA4802M2..



0 801 41 (40 mm) × 3
0 801 51 (50 mm) × 3
albañilería



PB502 × 3 + PB502A × 2
tabique hueco



LN4702M × 3
(tornillos)

LN4702MG × 3
(garras)



2 + 2 + 2 módulos
3 elementos



LNA4802M3..



0 801 41
(40 mm) × 4
0 801 51
(50 mm) × 4



PB502 × 4 + PB502A × 3
tabique hueco



LN4702M × 4
(tornillos)

LN4702MG × 4
(garras)




2 + 2 + 2 + 2 módulos
4 elementos



LNA4802M4..

Para la selección de los acabados de las placas embellecedoras consultar la página 484.





Para la selección de los acabados de las placas embellecedoras consultar la página 485.

# sistema instalación Livinglight

**placas formato rectangular**

| Cajas | Soportes | N.º de módulos | Placas |
|---|---|---|---|



506L
(183,5 × 90 × 53,5 mm)
albañilería



PB506
(182 × 68 × 51 mm)
tabique hueco



LN4707
(tornillos)



7 módulos



LNA4807...




506E
(106 × 117 × 52 mm)
albañilería




PB526
(109 × 114 × 51 mm)
tabique hueco



LN4726
(tornillos)



accesorios
suministrados
en colores de gama





3 + 3 módulos



LNA4826...

Para la selección de los acabados de las placas embellecedoras consultar la página 485.


Cajas
N.º de módulos
Tapas protegidas IDROBOX IP 55
0 801 41 (40 mm)
0 801 51 (50 mm)
albañilería
2 módulos
2 módulos
2 módulos
24602N - blanco
24602 - gris RAL7035
24602L - antracita
503E
(106 × 71 × 52 mm)
albañilería
3 módulos
3 módulos
3 módulos
24603N - blanco
24603 - gris RAL7035
24603L - antracita




## Cajas protegidas IP 40 e IP 55 IDROBOX

### Cajas IP 40

1 módulo IP 40



24401

2 módulos IP 40



24402

3 módulos IP 40



24403

4 módulos IP 40



24404

### Cajas IP 40

2 + 2 módulos IP 40



24404/2

6 módulos IP 40



24406

### Cajas IP 55

1 módulo IP 55



24501

2 módulos IP 55



24502

3 módulos IP 55




24503

4 módulos IP 55




24504

## Instalación en perfiles




Ref. 510LN: Caja para albañilería y tabique hueco.
Ref. 510L: Caja para perfilería.

## Centralizaciones






# Livinglight Air

## tabla de selección de las placas

| Placas | | 2 módulos 1 elemento | 2+2 módulos 2 elementos | 2+2+2 módulos 3 elementos | 3 módulos | 4 módulos | 7 módulos | 3 + 3 módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monocromos** | | | | | | | | |
| **Blanco** | | LNE4802BN | LNE4802M2BN | LNE4802M3BN | LNC4803BN | LNC4804BN | LNC4807BN | LNC4826BN |
| **Tech** | | LNE4802TE | LNE4802M2TE | LNE4802M3TE | LNC4803TE | LNC4804TE | LNC4807TE | LNC4826TE |
| **Antracita** | | LNE4802AR | LNE4802M2AR | LNE4802M3AR | LNC4803AR | LNC4804AR | LNC4807AR | LNC4826AR |
| **Soft** | | | | | | | | |
| **Street** | | LNE4802ST | LNE4802M2ST | LNE4802M3ST | LNC4803ST | LNC4804ST | LNC4807ST | LNC4826ST |
| **Arcilla** | | LNE4802CY | LNE4802M2CY | LNE4802M3CY | LNC4803CY | LNC4804CY | LNC4807CY | LNC4826CY |
| **Arena** | | LNE4802SB | LNE4802M2SB | LNE4802M3SB | LNC4803SB | LNC4804SB | LNC4807SB | LNC4826SB |
| **Blue moon** | | LNE4802BM | LNE4802M2BM | LNE4802M3BM | LNC4803BM | LNC4804BM | LNC4807BM | LNC4826BM |
| **Brillantes** | | | | | | | | |
| **Estaño** | | LNE4802PT | LNE4802M2PT | LNE4802M3PT | LNC4803PT | LNC4804PT | LNC4807PT | LNC4826PT |
| **Paladio** | | LNE4802PL | LNE4802M2PL | LNE4802M3PL | LNC4803PL | LNC4804PL | LNC4807PL | LNC4826PL |
| **Oro satinado** | | LNE4802OF | LNE4802M2OF | LNE4802M3OF | LNC4803OF | LNC4804OF | LNC4807OF | LNC4826OF |
| **Níquel satinado** | | LNE4802NK | LNE4802M2NK | LNE4802M3NK | LNC4803NK | LNC4804NK | LNC4807NK | LNC4826NK |
| **Blanco perla** | | LNE4802PR | LNE4802M2PR | LNE4802M3PR | LNC4803PR | LNC4804PR | LNC4807PR | LNC4826PR |
| **Brushed** | | | | | | | | |
| **Titanio** | | LNE4802TIS | LNE4802M2TIS | LNE4802M3TIS | LNC4803TIS | LNC4804TIS | LNC4807TIS | LNC4826TIS |
| **Cromo** | | LNE4802CRS | LNE4802M2CRS | LNE4802M3CRS | LNC4803CRS | LNC4804CRS | LNC4807CRS | LNC4826CRS |
| **Soportes** | | | | | | | | |
| **Caja de empotrar** | | 080141 | 2 x 080141 | 3 x 080141 | 503E | 504E | 506L | 506E |
| **Soporte** | | LN4702E | 2 x LN4702E | 3 x LN4702E | LN4703C | LN4704C | LN4707C | LN4726C |


# Livinglight

**tabla de selección de las placas formato universal**


| Placas | | Horizontal/Vertical | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 elemento<br>2 módulos | 2 elementos<br>2+2 módulos | 3 elementos<br>2+2+2 módulos | 4 elementos<br>2+2+2+2 módulos |
| | |  |  |  |  |
| **Metales (zamak)** | | | | | |
| **Oro frío** | | LNA4802OA | LNA4802M2OA | LNA4802M3OA | LNA4802M4OA |
| **Bronce** | | LNA4802BZ | LNA4802M2BZ | LNA4802M3BZ | LNA4802M4BZ |
| **Níquel** | | LNA4802NS | LNA4802M2NS | LNA4802M3NS | LNA4802M4NS |
| **Naturalia (zamak)** | | | | | |
| **Native** | | LNA4802NA | LNA4802M2NA | LNA4802M3NA | LNA4802M4NA |
| **Plata** | | LNA4802AG | LNA4802M2AG | LNA4802M3AG | LNA4802M4AG |
| **Acero pulido** | | LNA4802ACS | LNA4802M2ACS | LNA4802M3ACS | LNA4802M4ACS |
| **Silk (zamak)** | | | | | |
| **Park** | | LNA4802PK | LNA4802M2PK | LNA4802M3PK | LNA4802M4PK |
| **Square** | | LNA4802SQ | LNA4802M2SQ | LNA4802M3SQ | LNA4802M4SQ |
| **Brick** | | LNA4802RK | LNA4802M2RK | LNA4802M3RK | LNA4802M4RK |
| **Avenue** | | LNA4802AE | LNA4802M2AE | LNA4802M3AE | LNA4802M4AE |
| **Club** | | LNA4802CB | LNA4802M2CB | LNA4802M3CB | LNA4802M4CB |
| **Deep (tecnopolímero)** | | | | | |
| **Verde** | | LNA4802VD | LNA4802M2VD | LNA4802M3VD | LNA4802M4VD |
| **Naranja** | | LNA4802OD | LNA4802M2OD | LNA4802M3OD | LNA4802M4OD |
| **Azul** | | LNA4802AD | LNA4802M2AD | LNA4802M3AD | LNA4802M4AD |
| **Kristall (tecnopolímero)** | | | | | |
| **Fumé** | | LNA4802KF | LNA4802M2KF | LNA4802M3KF | LNA4802M4KF |
| **Aguamarina** | | LNA4802KA | LNA4802M2KA | LNA4802M3KA | LNA4802M4KA |
| **Gris hielo** | | LNA4802KG | LNA4802M2KG | LNA4802M3KG | LNA4802M4KG |
| **Neutros (tecnopolímero)** | | | | | |
| **Antracita** | | LNA4802AR | LNA4802M2AR | LNA4802M3AR | LNA4802M4AR |
| **Blanco** | | LNA4802BI | LNA4802M2BI | LNA4802M3BI | LNA4802M4BI |
| **Tech** | | LNA4802TE | LNA4802M2TE | LNA4802M3TE | LNA4802M4TE |
| **Esencias (madera)** | | | | | |
| **Cerezo americano** | | LNA4802LCA | LNA4802M2LCA | LNA4802M3LCA | LNA4802M4LCA |
| **Bambú** | | LNA4802LBA | LNA4802M2LBA | LNA4802M3LBA | LNA4802M4LBA |
| **Nogal** | | LNA4802LNC | LNA4802M2LNC | LNA4802M3LNC | LNA4802M4LNC |
| **Personalizable (tecnopolímero)** | | | | | |
| **Transparente** | | LND4802KR | LND4802M2KR | LND4802M3KR | – |

# Livinglight

**tabla de selección de las placas formato rectangular**


| Placas | | Horizontal/Vertical | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 módulos centrados | 3 módulos | 4 módulos | 7 módulos | 3 + 3 módulos |
| | |  |  |  |  |  |
| **Metales (zamak)** | | | | | | |
| **Oro frío** | | LNA4819OA | LNA4803OA | LNA4804OA | LNA4807OA | LNA4826OA |
| **Bronce** | | LNA4819BZ | LNA4803BZ | LNA4804BZ | LNA4807BZ | LNA4826BZ |
| **Níquel** | | LNA4819NS | LNA4803NS | LNA4804NS | LNA4807NS | LNA4826NS |
| **Naturalia (zamak)** | | | | | | |
| **Native** | | LNA4819NA | LNA4803NA | LNA4804NA | LNA4807NA | LNA4826NA |
| **Plata** | | LNA4819AG | LNA4803AG | LNA4804AG | LNA4807AG | LNA4826AG |
| **Acero pulido** | | LNA4819ACS | LNA4803ACS | LNA4804ACS | LNA4807ACS | LNA4826ACS |
| **Silk (zamak)** | | | | | | |
| **Park** | | LNA4819PK | LNA4803PK | LNA4804PK | LNA4807PK | LNA4826PK |
| **Square** | | LNA4819SQ | LNA4803SQ | LNA4804SQ | LNA4807SQ | LNA4826SQ |
| **Brick** | | LNA4819RK | LNA4803RK | LNA4804RK | LNA4807RK | LNA4826RK |
| **Avenue** | | LNA4819AE | LNA4803AE | LNA4804AE | LNA4807AE | LNA4826AE |
| **Club** | | LNA4819CB | LNA4803CB | LNA4804CB | LNA4807CB | LNA4826CB |
| **Deep (tecnopolímero)** | | | | | | |
| **Verde** | | LNA4819VD | LNA4803VD | LNA4804VD | LNA4807VD | LNA4826VD |
| **Naranja** | | LNA4819OD | LNA4803OD | LNA4804OD | LNA4807OD | LNA4826OD |
| **Azul** | | LNA4819AD | LNA4803AD | LNA4804AD | LNA4807AD | LNA4826AD |
| **Kristall (tecnopolímero)** | | | | | | |
| **Fumé** | | LNA4819KF | LNA4803KF | LNA4804KF | LNA4807KF | LNA4826KF |
| **Aguamarina** | | LNA4819KA | LNA4803KA | LNA4804KA | LNA4807KA | LNA4826KA |
| **Gris hielo** | | LNA4819KG | LNA4803KG | LNA4804KG | LNA4807KG | LNA4826KG |
| **Neutros (tecnopolímero)** | | | | | | |
| **Antracita** | | LNA4819AR | LNA4803AR | LNA4804AR | LNA4807AR | LNA4826AR |
| **Blanco** | | LNA4819BI | LNA4803BI | LNA4804BI | LNA4807BI | LNA4826BI |
| **Tech** | | LNA4819TE | LNA4803TE | LNA4804TE | LNA4807TE | LNA4826TE |
| **Esencias (madera)** | | | | | | |
| **Cerezo americano** | | LNA4819LCA | LNA4803LCA | LNA4804LCA | LNA4807LCA | LNA4826LCA |
| **Bambú** | | LNA4819LBA | LNA4803LBA | LNA4804LBA | LNA4807LBA | LNA4826LBA |
| **Nogal** | | LNA4819LNC | LNA4803LNC | LNA4804LNC | LNA4807LNC | LNA4826LNC |
| **Personalizable (tecnopolímero)** | | | | | | |
| **Transparente** | | LND4819KR | LND4803KR | LND4804KR | LND4807KR | LND4826KR |

## Placas





LNE4802...

LNE4802M2...





LNE4802M3...





LNC4803...

LNC4804...





LNC4807...





LNC4826...


## Soportes





LN4702E





LN4703C




LN4704C





LN4707C





LN4726C


## Placas





LNA4802...





LNA4802M2...





LNA4802M3...





LNA4802M4...





LNA4803...




LNA4804...





LNA4807...





LNA4826...


## Soportes





LN4702M





LN4702MG





LN4703




LN4704




LN4707




LN4726



7 413 40



7 412 43



7 413 44



7 412 56

Mecanismos suministrados con soporte a tornillos bi-material (metálico y plástico), tecla y cubierta de protección.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 494).
Posibilidad de instalación con soporte de garras ref. 0 802 61.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.

| Emb. | Ref. | Mecanismos 10AX - 230 V~ | |
|---|---|---|---|
| | | **Interruptor** | |
| 10 | 7 412 42 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 42 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 42 | | ● Dark |
| | | **Conmutador** | |
| 10 | 7 412 40 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 40 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 40 | | ● Dark |
| | | **Cruzamiento** | |
| 10 | 7 412 47 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 47 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 47 | | ● Dark |
| | | **Interruptor luminoso** | |
| | | Suministrada con lámpara. | |
| 5 | 7 412 43 |  | ○ Blanco |
| 5 | 7 413 43 | | ◍ Aluminio |
| 5 | 7 414 43 | | ● Dark |
| | | **Conmutador luminoso** | |
| | | Suministrada con lámpara. | |
| 10 | 7 412 41 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 41 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 41 | | ● Dark |
| | | **Conmutador Energy Saving** | |
| | | Ideal para habitaciones donde las luces quedan encendidas sin necesidad (habitación niños, trastero, …). | |
| | | Realizan el apagado automático después de 10 minutos de no detectar movimiento. | |
| | | Se instalan y funcionan como los conmutadores tradicionales. | |
| | | Campo de detección de 160 grados. | |
| | | Rango de detección 8 mm. | |
| | | Compatible con todas las lámparas: | |
| | | - 12-150 W: incandescentes y halógenas de 230 Vca. | |
| | | - 12-150 VA: Lámparas con balasto electrónico o ferromagnético. | |
| | | - 8-30 W (o 650 mA) LED y LFC. | |
| | | Posibilidad de mezclar todo tipo de lámparas en un mismo circuito. | |
| | | Se suministra sin soporte, agregar soporte a tornillos ref. 0 802 51 o garras ref. 0 802 61. | |
| 1 | 0 770 15 |  | ○ Blanco |
| 1 | 0 792 15 | | ◍ Aluminio |

| Emb. | Ref. | Mecanismos dobles 10AX - 230 V~ | |
|---|---|---|---|
| | | **Doble interruptor** | |
| 10 | 7 412 44 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 44 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 44 | | ● Dark |
| | | **Doble conmutador** | |
| 10 | 7 412 45 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 45 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 45 | | ● Dark |
| | | **Mecanismos 16AX - 230 V~** | |
| | | **Interruptor bipolar** | |
| 10 | 7 412 56 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 56 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 56 | | ● Dark |
| | | **Pulsadores 6 A - 230 V~** | |
| | | **Pulsador inversor** | |
| 10 | 7 412 50 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 50 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 50 | | ● Dark |
| | | **Pulsador inversor símbolo campana** | |
| 10 | 7 412 58 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 58 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 58 | | ● Dark |
| | | **Pulsador inversor símbolo lámpara** | |
| 10 | 7 412 88 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 88 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 88 | | ● Dark |
| | | **Pulsador inversor luminoso** | |
| | | Suministrada con lámpara. | |
| 10 | 7 412 51 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 51 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 51 | | ● Dark |
| | | **Pulsador inversor luminoso símbolo campana** | |
| | | Suministrada con lámpara. | |
| 10 | 7 412 59 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 59 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 59 | | ● Dark |
| | | **Pulsador inversor luminoso símbolo lámpara** | |
| | | Suministrada con lámpara. | |
| 10 | 7 412 89 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 89 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 89 | | ● Dark |
| | | **Doble pulsador inversor** | |
| 5 | 7 412 57 |  | ○ Blanco |
| 5 | 7 413 57 | | ◍ Aluminio |
| 5 | 7 414 57 | | ● Dark |

# Valena™ Next

**mecanismos para toldos y persianas, interruptor de tarjeta y termostato**



7 412 52



7 413 55

Mecanismos suministrados con soporte a tornillos bi-material (metálico y plástico), tecla o frontal de acabado y cubierta de protección.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 494).
Posibilidad de instalación con soporte de garras ref. 0 802 61.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Mecanismos para toldos y persianas 6 A - 230 V~** |
| | | **Doble interruptor** |
| | | Para el control directo subida/bajada/paro de motores de persianas, estores y toldos hasta 500 W máximo. |
| 10 | 7 412 52 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 52 | ◉ Aluminio |
| 10 | 7 414 52 | ● Dark |
| | | **Doble pulsador** |
| | | Para el control mediante automatismos de motores de persianas, estores y toldos hasta 500 W máximo. |
| 10 | 7 412 53 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 53 | ◉ Aluminio |
| 10 | 7 414 53 | ● Dark |
| | | **Interruptor de tarjeta** |
| | | Permite la conexión de un circuito mediante la introducción de una tarjeta para habitación de hotel de ancho máximo 54 mm.<br>Temporización de 30 s después de la retirada de la tarjeta.<br>Zona de inserción de la tarjeta retroiluminada.<br>Alimentación a 230 Vca - Potencia 30 VA. |
| 1 | 7 412 55 | ○ Blanco |
| 1 | 7 413 55 | ◉ Aluminio |
| 1 | 7 414 55 | ● Dark |
| | | **Termostato de ambiente electrónico** |
| | | Equipado con una sonda de temperatura.<br>Permite la regulación de techo y suelo radiante.<br>Rango de regulación de 5°C a 30 °C.<br>Precisión de la regulación +/– 0,5 °C (categoría B).<br>1 salida contacto libre de tensión.<br>Pulsador frontal para paro y selección de modo.<br>Poder de corte en Baja Tensión (BT):<br>- 8 A / 230 Vca - circuito resistivo.<br>- 2 A / 230 Vca - circuito inductivo.<br>Alimentación 230 Vca - 50/60 Hz.<br>Poder de corte en Muy Baja Tensión (MBT), de 1 mA a 500 mA máximo:<br>- 12 a 48 Vca / 12 a 24 Vcc |
| 1 | 7 412 61 | ○ Blanco |

# Valena™ Next

**ecodetector y regulador de luz**



7 414 60



7 412 54

Mecanismos suministrados con soporte a tornillos bi-material (metálico y plástico), tecla o frontal de acabado y cubierta de protección.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 494).
Posibilidad de instalación con soporte de garras ref. 0 802 61.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Ecodetector 2 hilos** |
| | | Permiten el encendido de una carga de iluminación ante la detección por IR o por nivel de luminosidad crepuscular.<br>Potencia por tipo de lámpara:<br>- LED: 3 W a 100 W.<br>- Fluorescente compacta: 3 W a 100 W.<br>- LED, lámparas fluorescentes compactas, halógenas, fluorescentes con balasto ferromagnético o electrónico: 3 W a 250 W.<br>Para los LED y lámparas fluorescentes compactas en caso de instalación de varios detectores en un mismo circuito, la carga mínima aumenta (ver hoja técnica).<br>Posibilidad de conectar hasta 3 detectores en paralelo.<br>Selector frontal para modo de funcionamiento: ON, AUTO y OFF.<br>Ajuste de la temporización de 10 segundos a 10 minutos.<br>Ajuste del umbral de luminosidad de 5 lux a 1.275 lux.<br>Alimentación 230 Vca - Consumo: 0,02 W. |
| 1 | 7 412 60 | ○ Blanco |
| 1 | 7 413 60 | ◉ Aluminio |
| 1 | 7 414 60 | ● Dark |
| | | **Ecoregulador 2 hilos** |
| | | Permiten el encendido y regulación de todo tipo de cargas:<br>- LED regulables hasta 75 W.<br>- Fluocompactas regulables hasta 75 W.<br>- Halógenos hasta 400 W.<br>- Tubos fluorescentes hasta 200 VA.<br>- Incandescencia hasta 400 W.<br>Alimentación 230 Vca - 50/60 Hz.<br>Utilización:<br>- En modo regulación.<br>- En modo de niveles pre-configurados (0%, 33%, 66% y 100%).<br>- En modo nocturno (apagado progresivo de la lámpara durante 1 hora).<br>Función memoria del estado.<br>Se puede controlar desde otros puntos mediante pulsadores. |
| 1 | 7 412 54 | ○ Blanco |
| 1 | 7 413 54 | ◉ Aluminio |
| 1 | 7 414 54 | ● Dark |



7 412 34



7 413 32

Mecanismos suministrados con soporte a tornillos bi-material (metálico y plástico), frontal de acabado y cubierta de protección.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 494).
Posibilidad de instalación con soporte de garras ref. 0 802 61.

| Emb. | Ref. | Bases de corriente 16 A - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Base 2 P+T lateral**<br>Embornamiento por tornillos |
| 10 | 7 412 20 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 20 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 20 | ● Dark |
| | | **Base 2 P+T lateral**<br>Embornamiento automático. |
| 10 | 7 412 21 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 21 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 21 | ● Dark |
| | | **Base 2 P+T lateral + USB tipo C**<br>Salida de 5 Vcc para la recarga rápida de un único dispositivo (teléfono móvil, smartphone, tablet, ...) hasta 1.500 mA. |
| 5 | 7 412 34 | ○ Blanco |
| 5 | 7 413 34 | ◍ Aluminio |
| 5 | 7 414 34 | ● Dark |

| Emb. | Ref. | Base afeitadora IP 24 - IK 04 |
|---|---|---|
| | | Acepta clavijas de estándar europeo, americano, inglés y australiano.<br>Alimentación: 120-230 V~ - 50-60 Hz.<br>Bornes de conexión automáticos.<br>Suministrado con soporte integrado y placa embellecedora de la serie Mosaic en blanco.<br>Instalación en caja de empotrar de 2 elementos de profundidad 50 mm ref. 0 800 52. |
| 1 | 0 775 86 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Bases cargador USB |
|---|---|---|
| | | Salida de 5 Vcc para la recarga rápida hasta 3 A de un único dispositivo (smartphones, tablets,...) o simultáneamente de dos dispositivos hasta 1,5 A. |
| | | **Base 2 x USB tipo A + A** |
| 1 | 7 412 31 | ○ Blanco |
| 1 | 7 413 31 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 414 31 | ● Dark |
| | | **Base 2 x USB tipo A + C** |
| 1 | 7 412 32 | ○ Blanco |
| 1 | 7 413 32 | ◍ Aluminio |
| 1 | 7 414 32 | ● Dark |



0 775 98



Cargador de inducción + placa

Base cargador de inducción a equipar con soporte con tornillos ref. 0 802 51 o garras ref. 0 802 61.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 494).

| Emb. | Ref. | Base por inducción + base USB tipo A |
|---|---|---|
| | | Permite la recarga rápida y sin cables de un Smartphone equipado con un receptor de inducción. Adaptado a cabeceros de cama y espacios de trabajo. Conforme al estándar WPC QI (Wireless Power Consortium). Conforme a la norma EN-62479 (emisión CEM). Responde a las exigencias de protección de personas relativas a los campos electromagnéticos (referencia INCNIRP).<br>No interfiere con otras emisiones inalámbricas (Zigbee, TNT, GSM 4G...).<br>Equipado con dos antenas de inducción 50 x 80 mm garantizando un emparejamiento rápido del Smartphone. Pletina inclinada de 10º con revestimiento antideslizante para la seguridad del terminal durante la carga.<br>Rendimiento energético > 85%.<br>Función de bloqueo antirrobo.<br>Equipado con un puerto USB 2.400 mA tipo-A para alimentar un segundo terminal - 12 W.<br>Posibilidad de montaje en multipuesto horizontal.<br>Acabado metalizado. Dimensiones 136,5 x 70 x 56,5 mm. A equipar con placa embellecedora y soporte. |
| 1 | 0 775 98 | ○ Blanco con pletina acabado metalizado |


## Carga inalámbrica por inducción

**Una innovación para la recarga de forma rápida y sencilla**

Para la transferencia de energía inalámbrica por inducción.
Sin cables ni conectores.

**Un estándar abierto e internacional:** qi

Los productos Legrand están certificados QI WPC.
Wireless Power Consortium, 230 miembros que garantizan la interoperatividad con los smartphones de inducción.



# Valena™ Next

## bases de televisión y adaptadores para otras bases



7 412 70



7 413 73

Mecanismos suministrados con soporte a tornillos bi-material (metálico y plástico), frontal de acabado y cubierta de protección.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 494).
Posibilidad de instalación con soporte de garras ref. 0 802 61.
Bases adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable.
Compatibles con la televisión de Ultra Alta Definición.
Bases únicas blindadas Clase A, compatibles con 4G LTE.
Recomendado cable coaxial 17 VATC.
Posibilidad de visualizar la conexión a través del mecanismo.
Conforme a la norma EN-50083 y a la Directiva Europea EN-50083-2.
Conectores TV y R macho IECØ9,5 mm y conector SAT hembra IEC Ø9,5 mm.
TV: 5-68/120-862 MHz.
R: 87,5-108 MHz.
SAT: 950-2.400 MHz.

| Emb. | Ref. | Bases TV/R-SAT | |
|---|---|---|---|
| | | **Base única** | |
| | | Atenuación <1,5 dB. | |
| 10 | 7 412 70 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 70 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 70 | | ● Dark |
| | | **Base intermedia** | |
| | | Atenuación <14 dB. | |
| 10 | 7 412 72 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 72 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 72 | | ● Dark |
| | | **Base final** | |
| | | Atenuación <10 dB. | |
| 10 | 7 412 71 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 71 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 71 | | ● Dark |
| | | **Adaptadores para otras bases** | |
| | | Para bases de 30 mm entre ejes tipo Televés, Ikusi, Fagor o similar. | |
| 10 | 7 412 73 |  | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 73 | | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 73 | | ● Dark |

# Valena™ Next

## bases de televisión únicas

### Altas prestaciones


Visualización de la conexión.
Retención del cable > 12 kg.
Conexión central para optimizar el radio de curvatura del cable.

### Atenuación baja (< 1 dB en TDT y banda de satélite)


Por encima de los requisitos de la norma EN 50083-4.
Adaptación a la nueva televisión UHD (ultra alta definición).
Reduce las necesidades de amplificación.

### Atenuación de acoplamiento


**IN→SAT**




**IN→TV**




### Pérdida de retorno de entrada




### Certificación

Clase A, bases con protección frente a las interferencias de la LTE.
La protección frente a la LTE es necesaria para evitar la interferencia de señales nuevas utilizadas por teléfonos móviles (señales 3G/4G/5G).
Las señales no deseadas pueden causar pixelación, la fragmentación de imágenes y perturbaciones en el sonido.
Legrand certifica sus televisores a través del Laboratorio PKM.
Bases clase A.

# Valena™ Next

## bases telefónicas e informáticas



7 412 75




7 413 76

Mecanismos suministrados con soporte a tornillos bi-material (metálico y plástico), frontal de acabado y cubierta de protección.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 494).
Posibilidad de instalación con soporte de garras ref. 080261.
Bases de conexión rápida Toolless.
Bornes marcados con códigos de doble color (568A y B).


| Emb. | Ref. | Bases telefónicas e informáticas |
|---|---|---|
| | | Las bases RJ45 pueden utilizarse tanto para teléfono como para datos (ver esquema a pie de página). |
| | | **Base individual RJ45 UTP Cat. 6** |
| 10 | 7 412 75 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 75 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 75 | ● Dark |
| | | **Base doble RJ45 UTP Cat. 6** |
| 10 | 7 412 76 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 76 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 76 | ● Dark |
| | | **Adaptadores para otras bases RJ45** |
| | | **Adaptador individual RJ45 tipo keystone** |
| 10 | 7 412 77 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 77 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 77 | ● Dark |
| | | **Adaptador doble RJ45 tipo keystone** |
| 10 | 7 412 78 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 78 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 78 | ● Dark |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)

Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.




Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)




# Valena™ Next

## zumbadores, pilotos , salidas de cables y tapas ciegas



7 412 82



7 412 83

Mecanismos suministrados con soporte a tornillos bi-material (metálico y plástico), frontal de acabado y cubierta de protección.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 494).
Posibilidad de instalación con soporte de garras ref. 080261.

| Emb. | Ref. | Zumbador |
|---|---|---|
| | | Nivel sonoro 70 dB a 1 m.<br>Alimentación 230 Vca - 50/60 Hz.<br>Consumo: 25 mA. |
| 10 | 7 412 82 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 82 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 82 | ● Dark |
| | | **Piloto de balizado** |
| | | Mecanismos con LEDs blancos y ventana pivotante prevista para etiquetas impresas.<br>Para papel de impresión estándar o transparente.<br>2 niveles de intensidad (0,2 W o 1 W). |
| 1 | 7 412 83 | ○ Blanco |
| | | **Salidas de cable** |
| | | Para cable de 4 a 12 mm de diámetro.<br>Con retenedor de cables. |
| 10 | 7 412 81 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 81 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 81 | ● Dark |
| | | **Tapas ciegas** |
| 10 | 7 412 80 | ○ Blanco |
| 10 | 7 413 80 | ◍ Aluminio |
| 10 | 7 414 80 | ● Dark |




0 802 51



0 802 62




| Emb. | Ref. | Soportes |
|---|---|---|
| | | Soporte para caja universal para la composición de configuraciones enlazables en vertical y en horizontal. |
| 10 | 0 802 51 |  Para instalación con tornillos. |
| 10 | 0 802 61 |  Para instalación con garras. |

| Emb. | Ref. | Soportes luminosos |
|---|---|---|
| | | Equipados de una corona de LEDs de bajo consumo para crear un efecto halo luminoso blanco a través de la placa.<br>Facilita la identificación del mecanismo en la oscuridad. |
| 1 | 0 802 60 |  Para 1 elemento.<br>Consumo: 0,03 W. (luz tenue) |
| 1 | 0 802 62 |  Para 1 elemento.<br>Consumo: 1,4 W. (luz intensa) |
| 1 | 0 802 58 |  Para 2 elementos horizontales.<br>Consumo: 0,03 W. (luz tenue) |

| Emb. | Ref. | Cajas de montaje en superficie |
|---|---|---|
| | | **1 elemento 90 × 90 mm** |
| 10 | 7 761 81 |  |
| | | **2 elementos 161 × 90 mm** |
| 5 | 7 761 82 |  |
| | | **3 elementos 232 × 90 mm** |
| 1 | 7 761 83 |  |

# Valena™ Next

## tabla de selección de las placas y acabados

| Placas | Horizontal / Vertical | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 elemento | 2 elementos | 3 elementos | 4 elementos |
| |  |  |  |  |
| **Blanco** | | | | |
| **Opal** | 7 410 01 | 7 410 02 | 7 410 03 | 7 410 04 |
| **Cromo** | 7 410 11 | 7 410 12 | 7 410 13 | 7 410 14 |
| **Oro Rosa** | 7 410 21 | 7 410 22 | 7 410 23 | 7 410 24 |
| **Aluminio** | | | | |
| **Fumé** | 7 410 31 | 7 410 32 | 7 410 33 | 7 410 34 |
| **Cromo** | 7 410 41 | 7 410 42 | 7 410 43 | 7 410 44 |
| **Dark** | | | | |
| **Fumé** | 7 410 51 | 7 410 52 | 7 410 53 | 7 410 54 |
| **Cromo oscuro** | 7 410 61 | 7 410 62 | 7 410 63 | 7 410 64 |
| **Cobre** | 7 410 71 | 7 410 72 | 7 410 73 | 7 410 74 |

**Blanco**





Opal



Cromo



Oro Rosa

**Aluminio**





Fumé



Cromo

**Dark**





Fumé



Cromo oscuro



Cobre

# Valena™

## mecanismos de mando



7 701 01 + 7 701 51



7 744 10 + 7 744 51



7 742 12 + 7 704 91



7 742 04 + 7 743 51

Mecanismos suministrados con soporte metálico y teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Instalación con tornillos o garras.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.

### Mecanismos 10AX - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor** |
| 10 | 7 743 01 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 01 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 01 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Conmutador** |
| 10 | 7 743 06 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 06 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 06 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Cruzamiento** |
| 10 | 7 743 07 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 07 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 07 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Interruptor luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ Ref. 7 758 97. |
| 10 | 7 743 10 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 10 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 10 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Conmutador con piloto** |
| | | Se suministra con lámpara naranja 1 mA - 230 V~ Ref. 7 758 98. |
| 10 | 7 743 25 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 25 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 25 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Conmutador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ Ref. 7 758 97. |
| 10 | 7 743 26 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 26 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 26 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Cruzamiento luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ Ref. 7 758 97. |
| 10 | 7 743 48 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 48 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 48 | ○ Aluminio brillante |

### Mecanismos dobles 10AX - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Doble interruptor** |
| 10 | 7 743 05 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 05 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 05 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Doble conmutador** |
| 10 | 7 743 08 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 08 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 08 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Doble interruptor luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ Ref. 7 758 97. |
| 10 | 7 743 28 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 28 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 28 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Doble conmutador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ Ref. 7 758 97. |
| 10 | 7 741 12 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 12 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 12 | ○ Aluminio brillante |

### Mecanismos 16AX - 230 V~


| | | |
|---|---|---|
| | | **Conmutador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ Ref. 7 758 97. |
| 10 | 7 741 03 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 03 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 03 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Interruptor bipolar** |
| 10 | 7 741 04 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 04 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 04 | ○ Aluminio brillante |

### Mecanismos 10AX - 230 V~ - IP 44

| | | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor** |
| 10 | 7 741 01 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 01 | ○ Blanco |
| | | **Interruptor bipolar** |
| 10 | 7 741 92 | ● Marfil |
| 10 | 7 700 92 | ○ Blanco |
| | | **Pulsador con símbolo campana** |
| 10 | 7 741 99 | ● Marfil |
| 10 | 7 700 99 | ○ Blanco |

# Valena™

## mecanismos de mando



7 743 12 + 7 743 51



7741 01 + 7741 51

Mecanismos suministrados con soporte metálico y teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Instalación con tornillos o garras.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.

| Emb. | Ref. | Pulsadores 10 A - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Pulsador** |
| 10 | 7 743 11 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 11 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 11 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Pulsador con símbolo lámpara** |
| 10 | 7 743 12 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 12 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 12 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Pulsador con símbolo campana** |
| 10 | 7 741 16 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 16 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 16 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Pulsador luminoso con símbolo lámpara** |
| | | Se suministra con lámpara verde 1 mA - 230 V~ Ref. 7 758 90. |
| 10 | 7 743 13 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 13 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 13 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Pulsador luminoso con símbolo campana** |
| | | Se suministra con lámpara verde 1 mA - 230 V~ Ref. 7 758 90. |
| 10 | 7 741 15 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 15 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 15 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Doble pulsador** |
| 1 | 7 741 18 | ● Marfil |
| 1 | 7 742 18 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 18 | ○ Aluminio brillante |

# Valena™

## mecanismos para toldos y persianas, interruptor de tarjetas y termostato



7 741 26 + 7 743 51

Mecanismos suministrados con soporte metálico y teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Instalación con tornillos o garras.

| Emb. | Ref. | Mecanismos para toldos y persianas 10 A - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | Bornes automáticos. |
| | | **Doble interruptor con enclavamiento mecánico** |
| 1 | 7 743 04 | ● Marfil |
| 1 | 7 744 04 | ○ Blanco |
| 1 | 7 701 04 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Doble pulsador con enclavamiento mecánico y eléctrico** |
| 1 | 7 743 14 | ● Marfil |
| 1 | 7 744 14 | ○ Blanco |
| 1 | 7 701 14 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Interruptor de tarjeta** |
| | | Interruptor 10 A con contacto inversor. Para tarjetas 54 mm de ancho máximo. Suministrado con lámpara verde ref. 7 758 97. En fluorescencia añadir contactor ref. 0041 47. |
| | | **Sin retardo** |
| 10 | 7 741 34 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 34 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 34 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Con retardo** |
| | | Aprox. 30 seg. desde la extracción de la tarjeta. |
| 1 | 7 741 35 | ● Marfil |
| 1 | 7 742 35 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 35 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Termostato** |
| | | **Estándar** |
| | | Contacto NA/NC para controlar calefacción o aire acondicionado. |
| 1 | 7 741 26 | ● Marfil |
| 1 | 7 742 26 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 26 | ○ Aluminio brillante |

# Valena™

## ecodetectores y reguladores de luz



7 742 29 + 7 744 51



7 700 74 + 7 744 61

Mecanismos suministrados con soporte metálico y teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Instalación con tornillos o garras.

| Emb. | Ref. | Ecodetectores 230 V∿ |
|---|---|---|
| | | Detección por infrarrojos. Distancia de detección 8 m. Ángulo de detección 120º. Regulación de umbral de luminosidad de 5 lux a 1275 lux. Regulación de temporización de 10 s a 10 min. |
| | | **Ecodetector 2 hilos, sin neutro, con inhibición** |
| | | Potencia aceptada por tipo de lámpara:<br>• LEDs: 3 a 100 W.<br>• Fluocompactas: 3 a 100 W.<br>• LEDs, LFCs, halógenas, tubos fluorescentes con balasto ferromagnético o electrónico: 3 a 250 VA.<br>• Halógenas 230 V, incandescentes: 3 a 250 W.<br>Para los LEDs y las lámparas fluocompactas, en caso de instalación de varios detectores en un mismo circuito, la carga mínima aumenta (ver hoja de instrucciones).<br>Posibilidad de forzar el detector en modo ON, Automático u OFF mediante cursor de 3 posiciones.<br>Posibilidad de instalar hasta 3 detectores en paralelo.<br>Consumo en reposo: 0,02 W. |
| 1 | 7 741 29 |  ● Marfil |
| 1 | 7 742 29 | ○ Blanco |
| | | **Ecodetector básico 3 hilos, con neutro** |
| | | Potencia aceptada por tipo de lámpara:<br>• LEDs: 0 a 50 W.<br>• Fluocompactas: 0 a 50 W.<br>• LEDs, LFCs con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 150 VA.<br>• Halógenas 230 V, incandescentes: 0 a 400 W.<br>Un solo detector por circuito. No es posible el control manual mediante pulsador.<br>Consumo en reposo: 0,55 W. |
| 1 | 7 741 69 |  ● Marfil |
| 1 | 7 742 69 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Reguladores de luz |
|---|---|---|
| | | **Regulador rotativo 1000 W** |
| | | Pulsar para función On/Off. Girar para ajustar el nivel de luz. 100-1000 W para lámparas incandescentes y halógenas. 230 V∿ 1000 VA MBT lámparas con transformador ferromagnético. |
| 1 | 7 741 60 |  ● Marfil |
| 1 | 7 700 60 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 60 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Regulador rotativo 400 W** |
| | | 40-400 W para lámparas incandescentes y halógenas 230 V∿. 40-400 VA MBT lámparas con transformador ferromagnético. |
| 1 | 7 741 61 |  ● Marfil |
| 1 | 7 700 61 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 61 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Regulador por pulsación 400 W** |
| | | Con pulsador para función On/Off y pulsador +/– para la regulación. Para incandescencia, halógenos 230 V∿ y halógenos 12 V con transformador ferromagnético y electrónico. Puede ser controlado remotamente por otros pulsadores no luminosos asociados (< 50 m) o por conmutadores. |
| 1 | 7 741 62 |  ● Marfil |
| 1 | 7 700 62 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 62 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Regulador por pulsación 600 W** |
| | | Con pulsador para función On/Off y pulsador +/– para la regulación. Para incandescencia, halógenos 230 V∿ y halógenos 12 V con transformador ferromagnético. |
| 1 | 7 741 74 |  ● Marfil |
| 1 | 7 700 74 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 74 | ○ Aluminio brillante |

Para información técnica de los ecodetectores y de los reguladores de luz ver tabla en pág. 502.

# Valena™

## bases de corriente



7 744 21 + 7 744 51



7 704 70 + 7 744 51

Mecanismos suministrados con soporte metálico y frontal de acabado.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Instalación con tornillos o garras. Grado de protección IP 2. Bornes: 2,5 mm².
Bases de corriente con protección infantil y bornes por tornillo.

### Bases de corriente 16 A - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base 2 P+T lateral** |
| 10 | 7 743 21 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 21 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 21 | ○ Aluminio brillante |
| 10 | 7 743 27 | ● Rojo |
| | | **Base 2 P+T lateral embornamiento automático** |
| | | Embornamiento automático. |
| 10 | 7 741 22 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 22 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 11 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base 2 P+T lateral con tapa** |
| 10 | 7 743 22 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 22 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 22 | ○ Aluminio brillante |

### Bases de corriente 16 A - 230 V~ - IP 44

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base 2 P+T lateral con tapa** |
| 10 | 7 741 20 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 20 | ○ Blanco |

### Bases de corriente monobloc 16 A - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base 2 P+T lateral** |
| 10 | 7 741 86 | ● Marfil |
| 10 | 7 700 86 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 86 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base 2 × 2P+T lateral** |
| 5 | 7 743 71 | ● Marfil |
| 5 | 7 744 27 | ○ Blanco |
| 5 | 7 701 27 | ○ Aluminio brillante |

### Bases de corriente internacionales

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Base 2 P+T espiga saliente 16 A - 230V~** |
| 10 | 7 743 99 | ● Marfil |
| 10 | 7 743 97 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 97 | ○ Aluminio brillante |

### Base cargador 2 × USB 2.400 mA

Salida de 5 V= para la recarga rápida de un único dispositivo (teléfonos móviles, smartphones, tablets,...) hasta 2.400 mA o contemporáneamente de dos dispositivos hasta 1.200 mA cada uno.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 7 741 70 | ● Marfil |
| 1 | 7 704 70 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 70 | ○ Aluminio brillante |



7 744 93 + 7 744 51



7 701 36 + 7 703 91

Mecanismos suministrados con soporte metálico y con frontal de acabado. A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Instalación con tornillos o garras.
Bases adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable.
Compatibles con la televisión de Ultra Alta Definición.
Bases únicas blindadas Clase A, compatibles con 4G LTE.
Recomendado cable coaxial 17 VATC.
Posibilidad de visualizar la conexión a través del mecanismo.
Conforme a la norma EN-50083 y a la Directiva Europea EN-50083-2.
Conectores TV y R macho IECØ9,5 mm y conector SAT hembra IEC Ø9,5 mm.
TV: 5-68/120-862 MHz.
R: 87,5-108 MHz.
SAT: 950-2.400 MHz.

| Emb. | Ref. | Bases TV/R-SAT |
|---|---|---|
| | | **Base única** |
| | | Atenuación <1,5 dB. |
| 10 | 7 741 93 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 93 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 93 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base intermedia** |
| | | Atenuación <14 dB. |
| 10 | 7 741 94 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 94 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 94 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base final** |
| | | Atenuación <10 dB. |
| 10 | 7 741 96 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 96 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 96 | ○ Aluminio brillante |

| | | Bases TV-R-SAT |
|---|---|---|
| | | **Base única** |
| | | Atenuación <1,5 dB. |
| 10 | 7 743 35 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 35 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 35 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base final** |
| | | Atenuación <10 dB. |
| 10 | 7 743 36 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 36 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 36 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base intermedia** |
| | | Atenuación <14 dB. |
| 10 | 7 743 37 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 37 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 37 | ○ Aluminio brillante |

| | | Adaptadores para otras bases |
|---|---|---|
| | | Para bases de 30 mm entre ejes tipo Televés, Ikusi, Fagor o similar. |
| | | **Con serigrafía TV-R** |
| 10 | 7 743 66 | ● Marfil |
| 10 | 7 743 65 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 65 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Con serigrafía TV/R-SAT** |
| 10 | 7 743 86 | ● Marfil |
| 10 | 7 743 85 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 86 | ○ Aluminio brillante |



## Altas prestaciones


Visualización de la conexión.
Retención del cable > 12 kg.
Conexión central para optimizar el radio de curvatura del cable.

## Atenuación baja (< 1 dB en TDT y banda de satélite)


Por encima de los requisitos de la norma EN 50083-4.
Adaptación a la nueva televisión UHD (ultra alta definición).
Reduce las necesidades de amplificación.

## Atenuación de acoplamiento


**IN→SAT**




**IN→TV**




## Pérdida de retorno de entrada




## Certificación

Clase A, bases con protección frente a las interferencias de la LTE.
La protección frente a la LTE es necesaria para evitar la interferencia de señales nuevas utilizadas por teléfonos móviles (señales 3G/4G/5G).
Las señales no deseadas pueden causar pixelación, la fragmentación de imágenes y perturbaciones en el sonido.
Legrand certifica sus televisores a través del Laboratorio PKM.
Bases clase A.

# Valena™

## bases telefónicas e informáticas



7 702 39 + 7 703 71


Mecanismos suministrados con soporte metálico y frontal de acabado.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Bases de conexión rápida Toolless.
Bornes marcados con códigos de doble color (568A y B).

| Emb. | Ref. | Bases telefónicas e informáticas Cat. 5E |
|---|---|---|
| | | Sin garras. |
| | | **Base RJ 45 UTP - 1 salida** |
| 10 | 7 741 38 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 38 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 38 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base RJ 45 UTP - 2 salidas** |
| 10 | 7 741 39 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 39 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 39 | ○ Aluminio brillante |


| Emb. | Ref. | Bases telefónicas e informáticas Cat. 6 |
|---|---|---|
| | | Sin garras. |
| | | **Base RJ 45 UTP - 1 salida** |
| 10 | 7 741 42 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 42 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 42 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base RJ 45 UTP - 2 salidas** |
| 10 | 7 741 43 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 43 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 43 | ○ Aluminio brillante |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)

Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.




Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)




# Valena™

## bases audio/vídeo



7741 23 + 7701 51



7 702 82 + 7 701 51

Mecanismos suministrados con soporte metálico y frontal de acabado.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Instalación con tornillos o garras.

| Emb. | Ref. | Bases Hi-Fi para altavoces estéreo |
|---|---|---|
| | | Para cables de 0,75 a 4 mm². |
| | | Bornes automáticos. |
| | | **Base individual** |
| 10 | 7 741 23 | ● Marfil |
| 10 | 7 742 23 | ○ Blanco |
| 10 | 7 702 23 | ○ Aluminio brillante |

| Emb. | Ref. | Bases audio/vídeo |
|---|---|---|
| | | **Base HDMI tipo A** |
| | | Permite la transmisión de audio/vídeo digital en alta definición entre una fuente (HD-DVD o lector Blu-Ray, PC...) y un receptor compatible (plasma, LCD...). |
| 1 | 7 741 85 | ● Marfil |
| 1 | 7 700 85 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 85 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base HD 15** |
| | | Permite la transmisión de vídeo analógico. Enlace VGA, XGA y VESA para un monitor de PC, plasma, videoproyectores...). |
| 1 | 7 741 83 | ● Marfil |
| 1 | 7 700 83 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 83 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base RCA × 3** |
| | | Permite la transmisión de vídeo compuesto y audio estéreo desde cualquier amplificador, lector DVD o periférico VCR. |
| 1 | 7 741 84 | ● Marfil |
| 1 | 7 700 84 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 84 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Base HD 15 + Jack 3,5 mm** |
| 1 | 7 741 82 | ● Marfil |
| 1 | 7 700 82 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 82 | ○ Aluminio brillante |

# Valena™

## funciones diversas, alumbrado de zócalo y escaleras, salida de cable, tapas ciegas y accesorios



7 743 47 + 7 743 51



7 742 24 + 7 744 51



7 744 50

Mecanismos suministrados con soporte metálico y frontal de acabado.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 502).
Instalación con tornillos o garras.

| Emb. | Ref. | Funciones diversas |
|---|---|---|
| | | **Zumbador** |
| 1 | 7 743 62 | ● Marfil |
| 1 | 7 743 61 | ○ Blanco |
| 1 | 7 701 71 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Alumbrado de zócalo y escaleras** |
| | | Piloto luminoso rosca E-10, suministrado con lámpara 3/4 W ref. 0898 04. Con difusor incoloro. |
| 1 | 7 741 24 | ● Marfil |
| 1 | 7 742 24 | ○ Blanco |
| 1 | 7 702 24 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Salidas de cable** |
| 10 | 7 743 47 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 47 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 47 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Tapas ciegas** |
| 10 | 7 743 46 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 46 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 46 | ○ Aluminio brillante |

| Emb. | Ref. | Placas especiales |
|---|---|---|
| | | **Placas con tapa - IP 44** |
| | | Compatibles con todos los mecanismos de la serie (no IP 44). Placa no enlazable. |
| 10 | 7 743 50 | ● Marfil |
| 10 | 7 744 50 | ○ Blanco |
| 10 | 7 701 50 | ○ Aluminio brillante |
| | | **Cajas de montaje en superficie** |
| | | **1 elemento 90 × 90 mm** |
| 10 | 7 761 81 | |
| | | **2 elementos 161 × 90 mm** |
| 5 | 7 761 82 | |
| | | **3 elementos 232 × 90 mm** |
| 1 | 7 761 83 | |
| | | **Lámparas** |
| 10 | 7 758 97 | 0,5 mA - 230 V∿ - Verde |
| 10 | 7 758 98 | 1 mA - 230 V∿ - Naranja |
| 10 | 7 758 90 | 1 mA - 230 V∿ - Verde |
| 10 | 0 898 04 | E-10 230 V∿ 3/4 W |
| 10 | 0 898 40 | E-10 230 V∿ 5 W |

## Ecodetectores

| Tabla de cargas máximas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35°C 0°C | | | | | | | |
| | Incandescente | Halógenos 230 V~ | Halógenos MBT transfo | Tubo fluorescente | Fluocompacto con reactancia | Fluocompacto sin reactancia | LEDs |
| 7 741 29/7 742 29 | 3-250 W | 3-250 W | 3-250 VA | 3-250 VA | 3-250 VA | 3-100 VA | 3-100 W |
| 7 741 69/7 742 69 | 0-400 W | 0-400 W | 0-400 VA | 0-400 VA | 0-150 VA | 0-50 VA | 0-50 W |

## Reguladores de luz

| Tabla de cargas máximas | | | |
|---|---|---|---|
| 35°C | | | |
| Artículo | Lámparas incandescentes y ahorro energético halógenas | Lámparas halógenas con transformador ferromagnético | Halógena Elv con transformador electrónico |
| 7 741 60 / 7 700 60 / 7 702 60 | 100 - 1000 W | 100 - 1000 VA | - |
| 7 741 61 / 7 700 61 / 7 702 61 | 40 - 400 W | 40 - 400 VA | - |
| 7 741 62 / 7 700 62 / 7 702 62 | 40 - 400 W | 40 - 400 VA | 40 - 400 VA |
| 7 741 74 / 7 700 74 / 7 702 74 | 40 - 600 W | 40 - 600 VA | - |

| Placas | | Horizontal | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 elemento | 2 elementos | 3 elementos | 4 elementos |
| **Neutral** | | | | | |
| **Blanco** | | 7 744 51 | 7 744 52 | 7 744 53 | 7 744 54 |
| **Blanco / Cristal** | | 7 744 61 | 7 744 62 | 7 744 63 | 7 744 64 |
| **Blanco / Plata** | | 7 704 91 | 7 704 92 | 7 704 93 | 7 704 94 |
| **Classic** | | | | | |
| **Marfil** | | 7 743 51 | 7 743 52 | 7 743 53 | 7 743 54 |
| **Marfil / Oro** | | 7 741 51 | 7 741 52 | 7 741 53 | 7 741 54 |
| **Alu** | | | | | |
| **Aluminio** | | 7 701 51 | 7 701 52 | 7 701 53 | 7 701 54 |
| **Aluminio / Plata** | | 7 703 51 | 7 703 52 | 7 703 53 | 7 703 54 |
| **Blanco Perla** | | 7 704 71 | 7 704 72 | 7 704 73 | 7 704 74 |
| **Madera oscura** | | 7 703 71 | 7 703 72 | 7 703 73 | 7 703 74 |
| **Negro / Plata** | | 7 703 91 | 7 703 92 | 7 703 93 | 7 703 94 |

# Niloé™

## mecanismos de mando



6 647 10



6 647 15

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 507).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

| Emb. | Ref. | Mecanismos 10 AX - 250 V~ |
|---|---|---|
| | | Embornamiento automático. |
| | | **Interruptor-conmutador** |
| 10 | 6 647 01 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 01 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 01 | ● Antracita |
| | | **Doble Interruptor-conmutador** |
| 10 | 6 647 02 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 02 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 02 | ● Antracita |
| | | **Interruptor-conmutador iluminable** |
| | | Luminoso con lámpara ref. 6 650 90. Piloto con lámpara ref. 6 650 91. |
| 10 | 6 647 10 | ○ Blanco |
| | | **Cruzamiento** |
| | | Embornamiento a tornillo. |
| 10 | 6 647 04 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 04 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 04 | ● Antracita |

| Emb. | Ref. | Pulsadores 6 A - 250 V~ |
|---|---|---|
| | | Embornamiento automático. |
| | | **Pulsador NA-NC** |
| 10 | 6 647 05 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 05 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 05 | ● Antracita |
| | | **Pulsador con portaetiquetas** |
| | | Suministrado con etiquetas “campana”, “candado” y lámpara”. |
| 10 | 6 643 15 | ○ Blanco |
| | | **Pulsador luminoso con portaetiquetas** |
| | | Suministrado con lámpara ref. 6650 90 y etiquetas “campana”, “candado” y lámpara”. |
| 10 | 6 647 15 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Mecanismos 10AX - 250 V~ - IP44 |
|---|---|---|
| | | Luminoso con lámpara ref. 6 650 90. Piloto con lámpara ref. 6 650 91. Suministrado con protector ref. 6 650 96. A instalar junto con las placas embellecedoras estándar. |
| | | **Interruptor-Conmutador** |
| 10 | 6 647 21 | ○ Blanco |
| | | **Pulsador NA-NC** |
| 10 | 6 647 25 | ○ Blanco |

# Niloé™

## reguladores de luz, ecodetectores y mecanismos de persiana



6 651 22



6 647 11

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 507).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

| Emb. | Ref. | Reguladores de luz - 250 V~ |
|---|---|---|
| | | **Regulador por pulsación universal 2 hilos 400 W** |
| | | Permite regular cargas resistivas, inductivas, capacitivas, fluorescentes compactos y LED regulables. Incorpora un pulsador ON/OFF y un pulsador de regulación. A instalar en sustitución de un mecanismo convencional. Puede ser activado mediante la conexión de un pulsador. |
| 1 | 6 651 14 | ○ Blanco |
| 1 | 6 653 14 | ● Aluminio |
| 1 | 6 654 14 | ● Antracita |

| Emb. | Ref. | Ecodetectores - 250 V~ |
|---|---|---|
| | | Compatible con todas las lámparas de mercado. Detección por infrarrojos. Ángulo de detección 180º. Distancia de detección 8 m. |
| | | **Ecodetector 2 hilos Niloé, sin neutro, sin inhibición** |
| | | Potencia aceptada por tipo de lámpara:<br>• LEDs: 3 W a 100 W.<br>• Fluocompactas: 3 W a 100 W.<br>• LEDs, LFCs, halógenas, tubos fluo con balasto ferromagnético o electrónico: 3 VA a 250 VA.<br>• Halógenas 230 V, incandescente: 3 W a 250 W.<br>Posibilidad de instalar hasta 3 detectores en paralelo.<br>Regulación de temporización de 10 s a 10 min.<br>Regulación de umbral de luminosidad de 5 lux a 1275 lux.<br>Consumo en reposo: 0,02 W. |
| 1 | 6 651 22 | ○ Blanco |
| 1 | 6 653 22 | ● Aluminio |
| 1 | 6 654 22 | ● Antracita |
| | | **Ecodetector para minutería, 2 hilos Niloé, sin neutro** |
| | | Se instala en lugar de un pulsador. Se asocia a una minutería electrónica modular. La regulación de la temporización tendrá que ser idéntica a la de la minutería. Regulación de umbral de luminosidad de 5 lux a 1.000 lux. La potencia aceptada por tipo de lámpara está ligada a la minutería y no al detector. |
| 1 | 6 651 19 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Mecanismos de persiana 6 A - 250 V~ |
|---|---|---|
| | | **Interruptor de 3 posiciones para persianas** |
| | | Subir / Parar / Bajar controlando directamente el motor. |
| 10 | 6 647 11 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 11 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 11 | ● Antracita |

Para información técnica de los reguladores de luz y de los ecodetectores ver tabla en pág. 507.

# Niloé™

## bases de corriente


6 647 31


6 645 43


6 647 44

Mecanismos suministrados con soportes y frontal de acabado.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 507).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.
Bases de corriente con protección infantil.

| Emb. | Ref. | Bases de corriente 16 A - 250 V~ |
|---|---|---|
| | | **Base 2P+T** |
| | | Embornamiento a tornillo. |
| 10 | 6 647 30 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 30 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 30 | ● Antracita |
| | | **Base 2P+T** |
| | | Embornamiento automático. |
| 10 | 6 647 31 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 31 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 31 | ● Antracita |
| | | **Base 2P+T con tapa** |
| | | Embornamiento automático. |
| 10 | 6 647 32 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 32 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 32 | ● Antracita |
| | | **Base 2 × 2P+T compacta** |
| | | Embornamiento automático.<br>Suministrado completo (no requiere placa embellecedora) y con garras.<br>Instalación aislada en caja de empotrar universal. |
| 10 | 6 645 43 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 43 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 43 | ● Antracita |
| | | **Base 2P+T con tapa - IP44** |
| | | Bornes automáticos.<br>Suministrado con protección permeable ref. 6 650 96.<br>A instalar junto con las placas embellecedoras estándar. |
| 10 | 6 647 47 | ○ Blanco |
| | | **Base 2P+T + USB tipo C** |
| | | Salida de 5 Vcc para la recarga rápida de un único dispositivo (teléfono móvil, smartphone, tablet, ...) hasta 1,5 A. |
| 1 | 7 645 35 | ○ Blanco |
| | | **Base 2P+T y cargador USB compacta** |
| | | Para reemplazar una base 2P+T simple por una base 2P+T/cargador USB sin cambiar el cableado ni la caja de empotrar existentes.<br>2P+T 16 A, USB 1.000 mA. Para la recarga rápida de tablets, smartphones, reproductores MP3 y relojes.<br>Consumo en reposo: <0,1 W Clase II MBTS.<br>Suministrada completa con placa embellecedora.<br>Instalación en una caja de empotrar universal. |
| 1 | 6 647 44 | ○ Blanco |

# Niloé™

## bases cargador USB, micro-USB e inducción


6 647 94


6 647 96


6 647 97

Mecanismos suministrados con soportes y frontal de acabado
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 507).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

| Emb. | Ref. | Bases cargador - 250V~ |
|---|---|---|
| | | 100-240 VA 50-60 Hz, 5 V-3 A.<br>Conforme a la norma IEC 62684-2011-01.<br>Para la recarga rápida de teléfonos móviles, tablets, smartphones y reproductores MP3 y MP4.<br>Consumo en reposo: < 0,1 W Clase II MBTS. |
| | | **Base cargador doble USB - tipo A +A** |
| 1 | 6 647 94 | ○ Blanco |
| 1 | 6 653 94 | ● Aluminio |
| 1 | 6 654 94 | ● Antracita |
| | | **Base cargador doble USB tipo A + C** |
| 1 | 7 645 97 | ○ Blanco |
| | | **Base cargador doble USB tipo C + C** |
| 1 | 7 645 95 | ○ Blanco<br>● Aluminio<br>● Antracita |
| | | **Base de carga micro USB - tipo A** |
| | | Como anterior con base de carga micro USB sin cables para la recarga de smartphones.<br>La pantalla pertenece visible durante la carga.<br>Equipado con:<br>• un puerto USB lateral para un dispositivo adicional.<br>• una abrazadera para el smartphone con acabado antideslizante y antirasguños. Posibilidad de cargar un iPhone utilizando el adaptador USB Lightning.<br>iPhone es una marca registrada de Apple.<br>El accesorio no se suministra con el producto. |
| 1 | 6 647 96 | ○ Blanco |
| | | **Base cargador de inducción + cargador USB - tipo A** |
| | | Permite la recarga rápida y sin cables de un smartphone equipado con un receptor de inducción. Adaptador a cabeceros de cama y espacios de trabajo. Conforme al estándar WPC QI (Wireless Power Consortium). Conforme a la norma EN-62479 (emisión CEM). Pletina indicada de 10º con revestimiento antideslizante para la seguridad del terminal durante la carga. Rendimiento energético > 85%. Función de bloqueo antirrobo. Equipado con un puerto USB 2.400 mA tipo-A para alimentar un segundo terminal - 12 W.<br>Posibilidad de montaje en multipuesto horizontal.<br>Acabado metalizado. Dimensiones 136,5x70x56,5 mm.<br>A equipar con placa embellecedora. |
| 1 | 6 647 97 | ○ Blanco |

Para información técnica de las bases cargador ver tabla en pág. 508.

## Niloé™

**bases de teléfono, informáticas y altavoces**




6 647 73

Mecanismos suministrados con soportes y frontal de acabado.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 507).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.


| Emb. | Ref. | Bases telefónicas e informáticas |
|---|---|---|
| | | **RJ45 cat 6 UTP** |
| 10 | 6 647 73 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 73 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 73 | ● Antracita |
| | | **Adaptador 1 x RJ45 Keystone** |
| 10 | 6 647 64 | ○ Blanco |
| | | **Adaptador 2 x RJ45 Keystone** |
| 10 | 6 647 65 | ○ Blanco |
| | | **Bases de altavoces** |
| | | **Base doble Hi-Fi para altavoces** |
| | | Bornes automáticos (rojo-negro). |
| 10 | 6 647 81 | ○ Blanco |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)


Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.




Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)




## Niloé™

**bases de televisión**



6 647 63

Mecanismos suministrados con soporte y con frontal de acabado.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 507).
Bases adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable.
Compatibles con la televisión de Ultra Alta Definición.
Bases únicas blindadas Clase A, compatibles con 4G LTE. Recomendado cable coaxial 17 VATC.
Posibilidad de visualizar la conexión a través del mecanismo. Conforme a la norma EN-50083 y a la Directiva Europea EN-50083-2.Conectores TV y R macho IEC Ø9,5 mm y conector SAT hembra IEC Ø9,5 mm.
TV: 87,5-108 MHz.
R: 87,5-108 MHz.
SAT: 950-2.400 MHz.

| Emb. | Ref. | Bases TV/R-SAT |
|---|---|---|
| | | **Base única** |
| | | Atenuación <1,5 dB. |
| 10 | 6 647 59 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 59 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 59 | ● Antracita |
| | | **Base intermedia** |
| | | Atenuación <14 dB. |
| 10 | 6 647 57 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 57 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 57 | ● Antracita |
| | | **Base final** |
| | | Atenuación <10 dB. |
| 10 | 6 647 58 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 58 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 58 | ● Antracita |
| | | **Bases TV-R-SAT** |
| | | **Base única** |
| | | Atenuación <1,5 dB. |
| 10 | 6 647 63 | ○ Blanco |
| | | **Base intermedia** |
| | | Atenuación <14 dB. |
| 10 | 6 645 64 | ○ Blanco |
| | | **Base final** |
| | | Atenuación <10 dB. |
| 10 | 6 645 65 | ○ Blanco |
| | | **Adaptador para otras bases** |
| | | 2-3 agujeros. Compatible con bases estándar de mercado TV-R y TV-R-SAT |
| 10 | 6 647 67 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 67 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 67 | ● Antracita |

Para información técnica de las bases de televisión ver tabla en pág. 507.

## Niloé™

**interruptor de tarjeta y termostatos**



6 647 87



6 647 88

Mecanismos suministrados con soportes y frontal de acabado.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 507).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.


| Emb. | Ref. | Interruptor de tarjeta |
|---|---|---|
| | | **Interruptor de tarjeta** |
| | | Para la activación del circuito eléctrico de la habitación insertando una tarjeta de anchura máxima de 54 mm. Tiempo de desconexión aproximado de 30 segundos. |
| 1 | 6 647 93 | ○ Blanco |
| 1 | 6 653 93 | ● Aluminio |
| 1 | 6 654 93 | ● Antracita |



| Emb. | Ref. | Control de temperatura |
|---|---|---|
| | | **Termostato estándar** |
| | | Para el control directo de calefacción de techo y suelo radiante.<br>Rango de ajuste de 7 a 30 °C.<br>Precisión de ajuste de +0,5 °C.<br>Poder de corte: 8 A máximo.<br>Puede ser asociado a un interruptor horario para los modos Confort o Eco. |
| 1 | 6 647 87 | ○ Blanco |



| | | |
|---|---|---|
| | | **Termostato programable** |
| | | Para el control directo de calefacción de techo y suelo radiante. Programa semanal. Visualización permanente de la temperatura programada, 4 programas pregrabados y 1 programa libre.<br>Rango de ajuste de 7 a 30 °C.<br>Precisión de ajuste de +0,5 °C.<br>Posibilidad de activación manual.<br>Memorización segura de los programas.<br>Funcionamiento sin alimentación durante 100 h.<br>Contacto de salida en conmutación, libre de tensión. Poder de corte: 8 A máximo.<br>Instalación en cajas de empotrar Batibox de 2 elementos ref. 0 800 52 (tabique hueco) o 0 801 42 (albañilería). Suministrado con placa embellecedora. |
| 1 | 6 647 88 | ○ Blanco |



## Niloé™

**módulo ciego y salida de cables, zumbador cajas, accesorios y lámparas LED**



6 657 98



6 650 96

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 507).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

| Emb. | Ref. | Módulo ciego y salida de cables |
|---|---|---|
| | | **Módulo ciego y adaptador Mosaic** |
| 10 | 6 651 95 | ○ Blanco |
| 10 | 6 651 95 AL | ● Aluminio |
| 10 | 6 651 95 AN | ● Antracita |
| | | **Salida de cables** |
| 10 | 6 643 95 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 95 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 95 | ● Antracita |






| | | |
|---|---|---|
| | | **Zumbador** |
| | | 230 V∿ - 50/60 Hz - 16 W. |
| 10 | 6 651 84 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 84 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 84 | ● Antracita |



| | | |
|---|---|---|
| | | **Cajas de superficie** |
| | | **Caja de 1 elemento** |
| | | Dimensiones: 88,5 × 88,5 mm - altura 40 mm. |
| 10 | 6 647 98 | ○ Blanco |
| 10 | 6 653 98 | ● Aluminio |
| 10 | 6 654 98 | ● Antracita |



| | | |
|---|---|---|
| | | **Caja de 2 elementos** |
| | | Dimensiones: 159,5 × 88,5 mm - altura 40 mm.<br>Suministrado con tabique separador. |
| 5 | 6 647 99 | ○ Blanco |
| 5 | 6 653 99 | ● Aluminio |
| 5 | 6 654 99 | ● Antracita |



| | | Accesorios |
|---|---|---|
| | | **Protector permeable** |
| 50 | 6 650 96 | Compatible con toda la serie de mecanismos. |



| | | |
|---|---|---|
| 100 | 6 650 99 | Accesorio garras rápidas “2 segundos”. |



| | | Lámparas |
|---|---|---|
| | | **Lámparas LED** |
| 10 | 6 650 90 | Función luminoso. Consumo 0,15 mA - 250 VA. |



| | | |
|---|---|---|
| 10 | 6 650 91 | Función piloto. Consumo 3 mA - 250 VA. |



# Niloé™

## tabla de selección de las placas e información técnica


6 650 01


6 650 61


6 650 81

| Instalación vertical y horizontal | | IP44 - IK07 (1 elemento) | 1 elemento | 2 elementos | 3 elementos | 4 elementos | 5 elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acabados** | | | | | | | |
| **Blanco** | | 6 650 00 | 6 650 01* | 6 650 02 | 6 650 03 | 6 650 04 | 6 650 05 |
| **Aluminio** | | - | 6 650 61 | 6 650 62 | 6 650 63 | 6 650 64 | 6 650 65 |
| **Antracita** | | - | 6 650 81 | 6 650 82 | 6 650 83 | 6 650 84 | 6 650 85 |

* Referencia suministrada en embalaje de 20 unidades.

## Ecodetectores

**TABLA DE SELECCIÓN**

| Referencia | 35° 0° 100-230 Vca 50/60 Hz | R | | L | | C/L | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Regulable | Regulable |
| 6 651 14 | 230 Vca | 3-400 W | 3-400 W | 3-400 VA | 3-200 VA | 3-400 VA | 3-200 VA | 3-75 W o 10 lámp. máx. | 3-75 W o 10 lámp. máx. |
| 6 651 22 | 230 Vca | 3-250 W | 3-250 W | 3-250 VA | 3-250 W | 3-250 W | 3-250 W | 3-100 W | 3-100 W |

## Bases de televisión únicas

### Altas prestaciones

Visualización de la conexión.
Retención del cable > 12 kg.
Conexión central para optimizar el radio de curvatura del cable.


### Atenuación baja (< 1 dB en TDT y banda de satélite)

Por encima de los requisitos de la norma EN 50083-4.
Adaptación a la nueva televisión UHD (ultra alta definición).
Reduce las necesidades de amplificación.


### Certificación

Clase A, bases con protección frente a las interferencias de la LTE.
La protección frente a la LTE es necesaria para evitar la interferencia de señales nuevas utilizadas por teléfonos móviles (señales 3G/4G/5G).
Las señales no deseadas pueden causar pixelación, la fragmentación de imágenes y perturbaciones en el sonido.
Legrand certifica sus televisores a través del Laboratorio PKM.
Bases clase A.

### Atenuación de acoplamiento




IN→SAT



IN→TV

### Pérdida de retorno de entrada




## Base de carga micro USB - 2.400 mA



Instalado en los cabeceros de cama, la base de carga micro USB recarga el teléfono durante la noche sin necesidad de cables.


### Características




Recarga rápida (2.400 mA)
Segundo puerto USB
Posibilidad de cargar un iPhone utilizando el adaptador micro USB Lightning
iPhone es una marca registrada de Apple


(Accesorio no suministrado con el producto)

### Instalación



Simple derivación de una base 2P+T
Cableado 2,5 mm²
Producto Clase II que no requiere puesta a tierra

La base de carga debe ser instalada a la misma altura que el resto de mecanismos o plano de trabajo.





## Base cargador doble USB - 2.400 mA


Ideal para las necesidades diarias



Instalado en los cabeceros de cama, la base cargador doble USB recarga el teléfono durante la noche


## Base cargador doble USB - 2.400 mA

Puede cargar rápidamente todos los móviles de la familia



## Base 2P+T / cargador USB - 1.000 mA

Ideal para extender una instalación
Sustituye una base 2P+T sin necesidad de cambiar ni el cableado ni añadiendo una nueva caja de empotrar.



# CARGADORES POR INDUCCIÓN

## CARGA INALÁMBRICA
## EN CUALQUIER LUGAR, CON TOTAL LIBERTAD




¡Vídeos demo
en tu móvil!



Cargador para
mecanismos
de empotrar



Cargador para
exteriores
IP66 IK08



Cargador para
instalación
en mobiliario

¡Síguenos! LegrandGroupES

legrand®
www.legrand.es

# Màtix

## mecanismos de mando


A5001/2


A5005/2A


AM5037/2


AM5003ES

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).

### Mecanismos 16 A - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor luminoso** |
| 10 | A5001 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 10 | AM5001A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | A5001/2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 10 | AM5001M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Conmutador luminoso** |
| 10 | A5003 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 10 | AM5003A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | A5003/2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 10 | AM5003M2A | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Cruzamiento luminoso** |
| 10 | A5012 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 10 | AM5012 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | A5012/2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 10 | AM5012/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Interruptor bipolar** |
| 10 | AM5011 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Interruptor bipolar con llave** |
| | | La llave se extrae en la posición OFF y ON. Todas las llaves son diferentes. |
| 1 | AM5007 | ○ Blanco - 1 módulo |

### Pulsadores 10 A - 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Pulsador luminoso** |
| 10 | A5005N | ○ Marfil - 1 módulo |
| 10 | AM5005A | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | A5005/2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 10 | AM5005M2A | ○ Blanco - 2 módulos |

### Pulsadores 10 A - 230 V~ (continuación)

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Pulsador luminoso símbolo lámpara** |
| 10 | A5005/2A | ○ Marfil - 2 módulos |
| 10 | AM5005M2AA | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Pulsador luminoso símbolo campana** |
| 10 | A5005/2D | ○ Marfil - 2 módulos |
| 10 | AM5005M2AD | ○ Blanco - 2 módulos |

### Mecanismos para toldos y persianas

| | | |
|---|---|---|
| | | **Doble pulsador** |
| | | Con bloqueo mecánico. |
| 10 | A5037 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 10 | AM5037 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 6 | A5037/2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 6 | AM5037/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Doble conmutador** |
| 10 | A5052N | ○ Marfil - 1 módulo |
| 10 | AM5052 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 6 | A5052/2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 6 | AM5052/2 | ○ Blanco - 2 módulos |

### Conmutador Energy Saving

Se instala y funciona como un interruptor/conmutador tradicional, pero permitiendo el apagado automático de la luz después de 10 minutos, si nadie pasa por delante del sensor IR incorporado. El sensor IR tiene un alcance de 8 metros y una cobertura de 160°. Compatible con todas las lámparas:
- 12-150 W halógenas o incandescentes.
- 2-150 VA: lámparas con transformador electrónico o ferromagnético.
- 8-30 W (o 650mA): LED e CFL.

Posibilidad de mezclar todo tipo de lámparas en el mismo circuito. Es ideal para lugares donde la luz permanece encendida inútilmente como: habitación de los niños, pasillos, garaje.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | AM5003ES | ○ Blanco - 2 módulos |

LED mecanismos luminosos suministrado aparte ver pág. 515.

# Màtix

## interruptores de tarjeta y detectores de movimiento



AM5751N



AM5752

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).

| Emb. | Ref. | Interruptor de tarjeta |
|---|---|---|
| | | Soporte tarjeta para la alimentación de la habitación de hotel. Con piloto de señalización. Apagado retardado 30 segundos aproximadamente. Alimentación 230 V~. |
| | | **Caja universal** |
| 1 | A5765/2 |  ○ Marfil - 2 módulos |
| 1 | AM5765/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Caja rectangular** |
| 1 | A5765 |  ○ Marfil - 3 módulos |
| 1 | AM5765 | ○ Blanco - 3 módulos |
| | | **Tarjeta llavero** |
| 1 | L4546 |  Con tarjeta rotulable. |

| Emb. | Ref. | Detectores |
|---|---|---|
| | | Con sensor de presencia de rayos infrarrojos pasivos. Circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión. Circuito de temporización regulable de 30 seg. a 10 minutos. |
| | | **Con neutro - 3 hilos** |
| 1 | A5751N |  ○ Marfil - 1 módulo |
| 1 | AM5751N | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Con neutro - 3 hilos** |
| | | Activable también desde pulsadores exteriores. Con selector 0 = siempre apagado, A = automático y con pulsadores, I = siempre encendido. |
| 1 | A5752 |  ○ Marfil - 2 módulos |
| 1 | AM5752 | ○ Blanco - 2 módulos |

Para información técnica de los detectores ver tabla en pág. 519.

# Màtix

## ecodetectores



AM5433



AM5434

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).

| Emb. | Ref. | Ecodetectores |
|---|---|---|
| | | **Green Switch: infrarojos pasivos y ultrasonidos**<br>Interruptor con sensor de presencia mediante la combinación de rayos infrarrojos pasivos y ultrasonidos y sensor de luminosidad. Encendido manual de la luz con el pulsador frontal y apagado automático dependiendo del nivel de luminosidad y de la presencia. Temporización para retardo apagado y umbral del sensor de luminosidad configurables con mando a distancia mono/bidireccional (0882 35). Alimentación 230 Vca - salida con relé desde 2,1 a 8,5 A máx. |
| 1 | AM5433 |  ○ Blanco- 2 módulos |
| | | **Green Switch: infrarojos pasivos**<br>Interruptor con sensor de presencia de rayos infrarrojos pasivos y sensor de luminosidad. Encendido manual de la luz con el pulsador frontal y apagado automático dependiendo del nivel de luminosidad y de la presencia. Temporización para retardo apagado y umbral del sensor de luminosidad configurables con mando a distancia mono/bidireccional (0882 35). Alimentación 230 Vca - salida con relé 1,7 A máx. |
| 1 | AM5434 |  ○ Blanco- 2 módulos |
| | | **Mando a distancia IR monodireccional** |
| 1 | 0 882 35 | Para la selección de parámetros del sensor AM5433 y AM5434. Permite seleccionar los parámetros principales: nivel de luminosidad, tiempo de retardo en apagado, modo de funcionamiento y sensibilidad. |

Para información técnica de los ecodetectores ver tabla en pág. 519.

# Màtix

## reguladores de luz, termostatos y cronotermostatos



AM5713



A5711

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontak de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).

| Emb. | Ref. | Reguladores de luz |
|---|---|---|
| | | **Regulador rotativo con conmutador 500W**<br>60-500W para cargas resistivas 230V~. Fusible incorporado. Utilizar cajas de 52 mm de profundidad. |
| 1 | A5702 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 1 | AM5702 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Regulador 0-10 V por pulsación 600 W**<br>40-600 VA para balastor 0-10 V. Con protección electrónica. |
| 1 | AM5710 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Regulador Universal por pulsación 600 W**<br>400 W resistivo, inductivo y capacitivo. 75 VA fluorescentes compactos y LED's regulables. |
| 1 | AM5713 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Termostatos** |
| | | Margen de regulación de la temperatura 5°÷30°C. 2 leds para señalización del estado de funcionamiento. |
| | | **Estándar**<br>Salida de relé con un contacto en conmutación 2A 230V~. |
| 1 | A5711 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 1 | AM5711 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Estándar con conmutador "verano/ invierno"**<br>Salida de relé con contacto NA 2A 230V~. |
| 1 | AM5712 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Cronotermostatos** |
| | | **Cronotermostato electrónico**<br>Cronotermostato electrónico diario/ semanal. Alimentación a baterías 2 × 1,5 V. Permite sonda externa y teleactivación. Contacto de salida 1A cos φ 0.5. |
| | | **De empotrar** |
| 1 | AM5721 | ○ Blanco - 3 módulos |

# Màtix

## bases de corriente, seguridad, multi-estándar y cargador



AM5460

Mecanismos suministrados sin soporte y con frantal de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).
Bases de corriente con protección infantil y embornamiento por tornillo.

| Emb. | Ref. | Bases de corriente 16 A - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Base 2 P+T lateral** |
| 10 | A5440/2N | ○ Marfil - 2 módulos |
| 10 | AM5440/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Bases de corriente internacionales 16 A - 230 V~** |
| | | **Base 2 P+T frontal**<br>Separación entre ejes de Ø 19 y 26 mm. |
| 10 | AM5180 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base de seguridad afeitadora** |
| | | Con transformador de aislamiento, tensión de entrada 230 V~. Tensión salida 230 V~. |
| 1 | A5460 | ○ Marfil - 3 módulos |
| 1 | AM5460 | ○ Blanco - 3 módulos |
| | | **Bases cargador- 230 V~** |
| | | **Base USB**<br>Salida 5 V= para la recarga de dispositivos electrónicos hasta 1,5 A (teléfonos móviles, smartphones...). |
| | | **Tipo A** |
| 1 | A5285C1 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 1 | AM5285C1 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Tipo C** |
| 1 | A5286C1 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 1 | AM5286C1 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base 2 × USB**<br>Salida 5 V= para la recarga rápida de un único dispositivo (teléfonos móviles, smartphones, tablets...) hasta 3 A o contemporaneamente de dos dispositivos de hasta 1,5 A cada uno. |
| | | **Tipo A + A** |
| 1 | A5285C2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 1 | AM5285C2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Tipo A + C** |
| 1 | A5287C2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 1 | AM5287C2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Tipo C + C** |
| 1 | A5286C2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 1 | AM5286C2 | ○ Blanco - 2 módulos |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Màtix

## bases de televisión



AM5202D




A5210M2D

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).
Bases adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable.
Compatibles con la televisión de Ultra Alta Definición.
Bases unicas blindadas Clase A, compatibles con 4G LTE.
Recomendado cable coaxial 17 VATC.
Posibilidad de visualizar la conexión a través del mecanismo.
Conforme a la norma EN-50083 y a la Directiva Europea EN-50083-2.
Conectores TV y R macho IEC Ø9,5 mm y conector SAT hembra IEC Ø9,5 mm.
TV: 5-68/120-862 MHz.
R: 87,5-108 MHz.
SAT: 950-2.400 MHz.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Bases TV/R-SAT** |
| 5 | AM5217M2D | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB.<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 5 | AM5217M2P14 | **Base intermedia**<br>Atenuación <14 dB.<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 5 | AM5217M2P10 | **Base final**<br>Atenuación <10 dB.<br>○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Bases TV/SAT** |
| 5 | AM5202D | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB.<br>○ Blanco - 1 módulo |
| 5 | AM5202P14 | **Base intermedia**<br>Atenuación <14 dB.<br>○ Blanco - 1 módulo |
| 5 | AM5202P10 | **Base final**<br>Atenuación <10 dB.<br>○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base TV-R-SAT** |
| 5<br>5 | A5210M2D<br>AM5210M2D | **Base única**<br>Atenuación <1,5 dB.<br>Señal para selección de canal y radio.<br>Conector TV macho IEC Ø 9,5 mm.<br>Conector SAT tipo "F" macho.<br>IEC Ø 9,5 mm.<br>○ Marfil - 2 módulos<br>○ Blanco - 2 módulos |

# Màtix

## adaptadores, bases telefónicas e informáticas




AM5979C6

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Adaptadores para otras bases** |
| | | En cajas redondas y universales. Fijación por medio de tornillo central. No necesita soporte. |
| | | **Con serigrafía TV-R** |
| 10<br>10 | A5164/2<br>AM5164/2 | ○ Marfil - 2 módulos<br>○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Con serigrafía TV - R - SAT** |
| 10 | A5163/3<br>AM5163/3 | ○ Marfil - 2 módulos<br>○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Bases telefónicas e informáticas** |
| | | Conexión con sistema Toolless. |
| | | **Base RJ45 UTP cat. 5E** |
| 10<br>10 | A5979C5E<br>AM5979C5E | ○ Marfil - 1 módulo<br>○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 UTP cat. 6** |
| 10<br>10 | A5979C6<br>AM5979C6 | ○ Marfil - 1 módulo<br>○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 FTP cat. 5E** |
| 10 | AM5979C5F | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 FTP cat. 6** |
| 10 | AM5979C6F | ○ Blanco - 1 módulo |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)

Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.




Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)



# Màtix

## bases audio/vídeo e interruptores automáticos


AM4281


AM4285


AM5216S

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).

| Emb. | Ref. | Bases audio/vídeo |
|---|---|---|
| 1 | AM4280 | **Base Jack 3,5 mm**<br>○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | AM4281 | **Base RCA × 2**<br>○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | AM4282 | **Base HD15**<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | AM4283 | **Base RCA × 3**<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | AM4284 | **Base HDMI pre-conectorizada**<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | AM4285 | **Base USB**<br>○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Interruptores automáticos** |
| 1 | AM5216S | **Interruptor automático magnetotérmico**<br>1P+ N 16 A 230 V~ indicador de contactos abiertos o cerrados, poder de corte 3000 A - 230 V~.<br>○ Blanco - 1 módulo |
| 1 | AM5256S | **Interruptor automático diferencial bipolar**<br>Con un polo protegido In 10 mA, 16 A 230 V~, indicador contactos abiertos o cerrados, pulsador de test, poder de corte 3000 A - 230 V~.<br>○ Blanco - 2 módulos |

# Màtix

## dispositivos de iluminación


A5625/230


A5780N

Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).

| Emb. | Ref. | Dispositivos de iluminación |
|---|---|---|
| 10 | A5625/230 | **Lámpara con led de luz blanca**<br>Alta luminosidad.<br>230 V~ - 2 módulos |
| 10 | A5630/230 | **Lámpara de zócalo con led de luz blanca**<br>230 V~ - 2 módulos |
| 1 | A5780N | **Linterna extraible**<br>Linterna extraíble y recargable con sistema automático de encendido. Se enciende automáticamente en caso de corte del suministro eléctrico. Sistema de extracción push&pull (presionas y extraes) completado con base de recarga. LED de luz blanca de alta eficiencia luminosa. Interruptor ON/OFF y pulsador SPOT para aumentar la luminosidad cuando sea necesario. Baterías reemplazables de Ni-MH sin efecto "memoria" – Autonomía de 2 horas – Consumo reducido en reposo 0,4 W. Alimentación 230 Vc.a. 2 módulos. |
| 6 | 4380NB | Batería de recambio para linterna extraíble. |
| 1 | A5781 | **Lámpara de seguridad**<br>Se activa automáticamente ante una falta de suministro eléctrico. Batería de 2 horas de duración y recargable en 48 h. Led blanco de alta intensidad (2.400 mcd) y ángulo de emisión de 120º. No es posible su extracción. 1 módulo. |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Màtix

## tapas ciegas, salidas de cable y funciones diversas


A5048N


AM5000


A5009


Mecanismos suministrados sin soporte y con frontal de acabado.
A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).

| Emb. | Ref. | Tapas ciegas |
|---|---|---|
| 10 | A5000 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 10 | AM5000 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | Con huella de rotura. |
| 20 | A5000P/2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 20 | AM5000P/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Salida de cable** |
| | | ∅ 9 mm. |
| 10 | A5009 | ○ Marfil - 1 módulo |
| 10 | AM5009 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 5 | A5009/2 | ○ Marfil - 2 módulos |
| 5 | AM5009/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Funciones diversas** |
| | | **Zumbador** |
| | | 230 V∿ - 10 VA - 74 dB. |
| 10 | AM5048 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Timbre de bronce** |
| | | 230 V∿ - 11 VA - 80 dB. |
| 10 | AM5041 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Portafusible para fusibles 10 A** |
| | | 5 × 20 y 6,3 × 32, máx 10 A 230 V∿ |
| 10 | AM5088 | ○ Blanco - 1 módulo |

# Màtix


## lámparas y soportes


LN4742V230


500S/23A

A combinar con los soportes (pág. 516) y con las placas embellecedoras (pág. 518).

| Emb. | Ref. | Lámparas |
|---|---|---|
| | | **LED para mecanismos 230 V∿** |
| 100 | LN4742V230 | ● Ámbar |
| 100 | LN4742V230V | ● Verde |
| | | **LED para mecanismos 12/24 V∿** |
| 100 | LN4742V12 | ● Ámbar |
| 100 | LN4742V12V | ● Verde |
| | | **Soportes** |
| 100 | AM4702E | **Soporte 2 módulos**<br>Para placas AM5182...<br>Posibilidad de enlace.<br>Fijación por tornillos. |
| 10 | AM4702G | **Soporte 2 módulos**<br>Para placas AM5182...<br>Posibilidad de enlace.<br>Fijación por garras. |
| 10 | 500S/23A | **Soporte 2 módulos centrados**<br>Para placas AM4819... y caja universal.<br>Fijación por garras o tornillos. |
| 150 | 503SA | **Soporte 3 módulos**<br>Para placas AM5183...<br>Fijación por tornillos. |
| 50 | 503S/2A | **Soporte 2 módulos centrados**<br>Para placas AM4819... y caja 3 módulos.<br>Fijación por tornillos. |
| 50 | 504SA | **Soporte 4 módulos**<br>Para placas AM5184...<br>Fijación por tornillos. |




Consultar la referencia de la placa con la sigla del color de acabado (ver pág. 518).

## Cajas protegidas IP40 e IP55 IDROBOX

### Cajas IP40

1 módulo IP40



25401

2 módulos IP40



25402

3 módulos IP40



25403

4 módulos IP40



25404

### Cajas IP40

6 módulos IP40



25406



25406V

8 módulos IP40



25408



25408V

### Cajas IP55

1 módulo IP55



25501

2 módulos IP55



25502

3 módulos IP55



25503

4 módulos IP55



25504

## Tapas protegidas IP55 IDROBOX

### Cajas



503E

### N.º de módulos

2 módulos

3 módulos

### Tapas protegidas






25602
(gris RAL7035)



25603
(gris RAL7035)

# Màtix


## tabla de selección de las placas formato universal

| Placas | | 1 elemento 2 módulos  | 2 elementos 2+2 módulos  | 3 elementos 2+2+2 módulos  | 4 elementos 2+2+2+2 módulos  |
|---|---|---|---|---|---|
| **Blancos** | | | | | |
| **Blanco** | | AM4802BN | AM4802/2BN | AM4802/3BN | AM4802/4BN |
| **Marfil** | | AM4802AV | AM4802/2AV | AM4802/3AV | AM4802/4AV |
| **Colores** | | | | | |
| **Lima** | | AM4802AB | AM4802/2AB | AM4802/3AB | AM4802/4AB |
| **Púrpura** | | AM4802RD | AM4802/2RD | AM4802/3RD | AM4802/4RD |
| **Topacio** | | AM4802VS | AM4802/2VS | AM4802/3VS | AM4802/4VS |
| **Pervinca** | | AM4802AR | AM4802/2AR | AM4802/3AR | AM4802/4AR |
| **Arena** | | AM4802AG | AM4802/2AG | AM4802/3AG | AM4802/4AG |
| **Metálicos** | | | | | |
| **Oro** | | AM4802GL | AM4802/2GL | AM4802/3GL | AM4802/4GL |
| **Plata** | | AM4802SL | AM4802/2SL | AM4802/3SL | AM4802/4SL |
| **Acero** | | AM4802IR | AM4802/2IR | AM4802/3IR | AM4802/4IR |
| **Titanio** | | AM4802TA | AM4802/2TA | AM4802/3TA | AM4802/4TA |
| **Texturas** | | | | | |
| **Azul Mercury** | | AM4802BM | AM4802/2BM | AM4802/3BM | AM4802/4BM |
| **Marrón Café** | | AM4802GG | AM4802/2GG | AM4802/3GG | AM4802/4GG |
| **Terracota** | | AM4802RT | AM4802/2RT | AM4802/3RT | AM4802/4RT |


## tabla de selección de las placas formato rectangular

| Placas | | 2 módulos centrados  | 3 módulos  | 4 módulos  |
|---|---|---|---|---|
| **Blancos** | | | | |
| **Blanco** | | AM4819BN | AM4803BN | AM4804BN |
| **Marfil** | | AM4819AV | AM4803AV | AM4804AV |
| **Colores** | | | | |
| **Lima** | | AM4819AB | AM4803AB | AM4804AB |
| **Púrpura** | | AM4819RD | AM4803RD | AM4804RD |
| **Topacio** | | AM4819VS | AM4803VS | AM4804VS |
| **Pervinca** | | AM4819AR | AM4803AR | AM4804AR |
| **Arena** | | AM4819AG | AM4803AG | AM4804AG |
| **Metálicos** | | | | |
| **Oro** | | AM4819GL | AM4803GL | AM4804GL |
| **Plata** | | AM4819SL | AM4803SL | AM4804SL |
| **Acero** | | AM4819IR | AM4803IR | AM4804IR |
| **Titanio** | | AM4819TA | AM4803TA | AM4804TA |
| **Texturas** | | | | |
| **Azul Mercury** | | AM4819BM | AM4803BM | AM4804BM |
| **Marrón Café** | | AM4819GG | AM4803GG | AM4804GG |
| **Terracota** | | AM4819RT | AM4803RT | AM4804RT |


## Placas




AM4802..



AM4819..




AM4803..




AM4804..


## Soportes




AM4702E




AM4702G




500S/23A



503S/2A



503SA



504SA

## Ecodetectores/Detectores

**Tabla de cargas máximas**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM5433 | 230 Vca | 50/60 Hz | -5°C / +45°C | 300 lux | 15 minutos | 2000 W 8,5 A | 1000 VA 4,3 A | 1000 VA 4,3 A | 10x (2x36 W) 4,3 A | 500 VA 2,1 A | 500 VA 2,1 A |
| AM5434 | 230 Vca | 50/60 Hz | -5°C / +45°C | 300 lux | 15 minutos | 40÷400 W 0,2÷1,7 A | 40÷400 VA 0,2÷1,7 A | - | - | - | - |
| A5751N AM5751N | 230 Vca | 50/60 Hz | +5°C / +45°C | 300 lux | 10 minutos | 460 W 2 A | 460 VA 2 A | 460 VA 2 A | 50 W 0,5 A | 50 VA 0,5 A | 50 VA 0,5 A |
| A5752 AM5752 | 230 Vca | 50/60 Hz | +5°C / +45°C | 300 lux | 10 minutos | 1.380 W 6 A | 1.380 W 6 A | 460 VA 2 A | - | - | - |

# Luna

## mecanismos de mando y bases


C4001L


C4001L/2


C4402


C4141


C4204

Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas. A combinar con los soportes (pág. 522) y con las placas embellecedoras (pág. 523).

| Emb. | Ref. | Mecanismos 16 AX - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Interruptor luminoso** |
| 10 | C4001L | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | C4001L/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Conmutador luminoso** |
| 10 | C4003L | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | C4003L/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Cruzamiento luminoso** |
| 10 | C4004L | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | C4004L/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Interruptor luminoso bipolar** |
| 10 | C4002L | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Pulsadores 10 A - 230 V~** |
| | | **Pulsador luminoso** |
| 10 | C4005L | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Pulsador símbolo campana** |
| 10 | C4042/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Pulsador símbolo lámpara** |
| 10 | C4043/2 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Reguladores de luz** |
| | | **Regulador rotativo con conmutador 500 W** 60-500 W para cargas resistivas 230 V~. Fusible incorporado. |
| 1 | C4402 | ○ Blanco - 1 módulo |

| Emb. | Ref. | Bases de corriente 16 A - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Base 2P+T lateral** |
| 10 | C4141 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Base 2P+T lateral monobloc** |
| 10 | C4141/S | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Bases de corriente internacionales** |
| | | **Base 2P+T central 10 A - 230 V~** |
| 10 | C4113 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base 2P+T central 16 A - 230 V~** |
| 10 | C4180 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Bases de TV/SAT** |
| | | Conector macho IEC 9,5 mm. **Base única** |
| 5 | C4202CD | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base intermedia** |
| 5 | C4202P14 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base final** |
| 5 | C4202P10 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Adaptadores para otras bases** |
| | | En cajas redondas y universales. Fijación por medio de tornillo central. No necesita soporte. **Con serigrafía TV-R** |
| 10 | C4204 | ○ Blanco |
| | | **Con serigrafía TV-R-SAT** |
| 10 | C4212 | ○ Blanco |
| | | **Bases telefónicas e informáticas** |
| | | Conexión sin herramientas. Toolless. **Base RJ45 UTP cat. 5E** |
| 10 | C4279C5E | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base RJ45 UTP cat. 6** |
| 10 | C4279C6 | ○ Blanco - 1 módulo |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)

Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.

Línea inferior : conexión EIA/TIA 568 A





Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.

Línea superior: conexión EIA/TIA 568 B




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)





LED mecanismos luminosos suministrado aparte.

# Luna

**portafusibles, funciones diversas, tapas ciegas, lámparas y soportes**



C4321



C4702


Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas. A combinar con los soportes (pág. 522) y con las placas embellecedoras (pág. 523).

| Emb. | Ref. | Portafusibles |
|---|---|---|
| | | **Para fusibles tipo T10 - 230 V~** |
| 10 | C4321 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Funciones diversas** |
| | | **Timbre bronce** |
| | | 8 VA - 80 dB - 230 V~. |
| 10 | C4351/230 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Zumbador** |
| | | 8 VA - 74 dB - 230 V~. |
| 10 | C4356/230 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Tapas ciegas** |
| | | **Sin huella de rotura** |
| 10 | C4950S | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Con huella de rotura Ø 13 mm** |
| 10 | C4950 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 20 | C4951 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Lámparas** |
| | | **Lámpara LED 230 V~** |
| 100 | LN4742V230 | ● Ámbar |
| 100 | LN4742V230V | ● Verde |
| | | **Lámpara LED 12/24 V~** |
| 100 | LN4742V12 | ● Ámbar |
| 100 | LN4742V12V | ● Verde |

| Emb. | Ref. | Soportes |
|---|---|---|
| | | Fijación por tornillos. |
| | | **Soporte 2 módulos** |
| 100 | C4702 | Para placas C4802... Posibilidad de enlace. |
| | | **Soporte 2 módulos** |
| 10 | C4702G | Para placas C4802... |
| | | Posibilidad de enlace. Fijación por garras. |
| | | **Soporte 2 módulos centrados** |
| 50 | C4719 | Para placas C4819... |
| | | **Soporte 2 módulos centrados** |
| 50 | C4719G | Para placas C4819... |
| | | Fijación por garras. |
| | | **Soporte 3 módulos** |
| 100 | C4703 | Para placas C4803... |
| | | **Soporte 4 módulos** |
| 10 | C4704 | Para placas C4804... |

# Luna




## sistema de instalación




Consultar la referencia de la placa con la sigla del color de acabado (ver pág. 523).

# Luna

**tabla de selección de las placas, tapas y cajas protegidas Idrobox**

| Placas | | 1 elemento | 2 elementos | 3 elementos | 4 elementos |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| **Blanco** | ☐ | C4802BN | C4802/2BN | C4802/3BN | C4802/4BN |

| Placas | | 2 módulos centrados | 3 módulos | 4 módulos |
|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |
| **Blanco** | ☐ | C4819BN | C4803BN | C4804BN |

## Cajas protegidas IP40 e IP55 IDROBOX

### Cajas IP40

1 módulo IP40



24401

2 módulos IP40



24402

3 módulos IP40



24403

4 módulos IP40



24404

### Cajas IP40

2 + 2 módulos IP40



24404/2

6 módulos IP40



24406

### Cajas IP55

1 módulo IP55



24501

2 módulos IP55



24502

3 módulos IP55



24503

4 módulos IP55



24504

## Tapas protegidas IP55 IDROBOX

**Caja**





2 módulos




24602



24602L



24602N



503E
(106x71x52)



3 módulos



24603



24603L



24603N

# Magic

## mecanismos de mando y reguladores de luz



5001



5052N

Mecanismos suministrados con teclas y sin soportes.
A combinar con los soportes (págs. 526-527) y con las placas embellecedoras (págs. 528-529).

| Emb. | Ref. | Mecanismos 16AX - 230 V~ |
|---|---|---|
| 10 | 5001 | Interruptor luminoso. |
| 10 | 5003 | Conmutador luminoso. |
| 10 | 5012 | Cruzamiento luminoso. |
| 5 | 5027 | Interruptor con tirador. Tirador de 1,8 m. |
| 10 | 5011 | Interruptor bipolar. |
| 1 | 5007 | Interruptor bipolar con llave. |
| | | **Mecanismos para toldos y persianas** |
| | | **Doble conmutador 16 A** |
| 10 | 5052N | Con bloqueo mecánico. |
| | | **Doble pulsador 10 A** |
| 10 | 5055/1 | Con bloqueo mecánico. |
| | | **Pulsadores 10 A - 230 V~** |
| 10 | 5005N | Pulsador luminoso. |
| 5 | 5006N | Pulsador con tirador. Tirador de 1,8 m. |
| 10 | 5013 | Pulsador marcha. Contacto abierto. |
| | | **Reguladores de luz** |
| | | **Regulador rotativo 500 W** |
| 1 | 5361 | 100-500 W para cargas incandescentes y halógenas 230 V~. |

Es posible instalar mecanismos Màtix (bases de corriente, funciones electrónicas...) con mecanismos y placas embellecedoras Magic. Para más información pág. 527.

# Magic

## bases de corriente, televisión, telefónicas e informáticas



5180



2300NN




5202D

Mecanismos suministrados con teclas y sin soportes.
A combinar con los soportes (págs. 526-527) y con las placas embellecedoras (págs. 528-529).
Las bases de corriente 16AX - 230 V~ están disponibles en la modularidad y con los accesorios de instalación de la serie Màtix (ver referencias en capítulo serie Màtix e instalación al final de este capítulo).


| Emb. | Ref. | Bases internacionales |
|---|---|---|
| | | **Base Euro-Americana 2 P 16 A - 127/230 V~** |
| 10 | 5025R | ∅ 4 ÷ 4,8 mm. Interejes 19 mm. |
| | | **Base Euro-Americana 2 P+T 15 A - 127/230 V~** |
| 10 | 5026N | ∅ 4 mm. Interejes 19 mm. |
| | | **Base 2 P+T central 10 A - 230 V~** |
| 10 | 5113 | ∅ 4 mm. Interejes 19 mm. |
| | | **Base 2 P+T central 16 A - 230 V~** |
| 10 | 5180 | Interejes 19-26 mm. |
| | | **Base de seguridad 2 P+T 16 A - 230 V~** |
| 10 | 5300 | Para clavija de seguridad ref. 2300NN. |
| 90 | 2300NN | Clavija de seguridad. |
| | | **Bases de TV/SAT** |
| | | Conector macho IEC 9,5 mm. |
| 5 | 5202D | Base única. |
| 5 | 5202P14 | Base intermedia. |
| 5 | 5202P10 | Base final. |
| | | **Bases telefónicas e informáticas** |
| | | Conexión sin necesidad de herramientas - Toolless. |
| 10 | 5979C5E | Base RJ45 UTP cat. 5E. |
| 10 | 5979C6 | Base RJ45 UTP cat. 6. |
| 1 | 5979C6S | Base RJ45 STP cat. 6. |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)


Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.




Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base informática)



# Magic

## funciones diversas, interruptores automáticos y lámparas



5060V




5206S

Mecanismos suministrados con teclas y sin soportes.
A combinar con los soportes (págs. 526-527) y con las placas embellecedoras (págs. 528-529).

| Emb. | Ref. | Funciones diversas |
|---|---|---|
| | | **Señalización luminosa** |
| | | Para lámparas S6 × 30 12 V~. |
| 10 | 5060R | Rojo. |
| 10 | 5060V | Verde. |
| 10 | 5060B | Blanco. |
| | | **Timbre bronce** |
| 10 | 5041N | 8 VA - 230 V~. |
| | | **Zumbador** |
| 10 | 5048N | 8 VA - 230 V~. |
| | | **Portafusible** |
| 10 | 5088 | Suministrado fusible T0 15 A - 230 V~. |
| 50 | 5000 | Tapa ciega. |
| | | **Salida de cables** |
| 50 | 5009N | ∅ 9,5 mm |
| | | **Interruptores automáticos** |
| | | **Interruptor automático magnetotérmico unipolar** |
| 5 | 5206S | 6 A - 230 V~ - 1.500 A. |
| 5 | 5210S | 10 A - 230 V~ - 3.000 A. |
| 5 | 5216S | 16 A - 230 V~ - 3.000 A. |
| | | **Lámparas** |
| | | **LED para mecanismos 230 V~** |
| 100 | LN4742V230 | Ámbar |
| 100 | LN4742V230V | Verde |
| | | **LED para mecanismos 12/24 V~** |
| 100 | LN4742V12 | Ámbar |
| 100 | LN4742V12V | Verde |
| | | **Lámpara S6 × 30 mm** |
| 50 | 11012B | Transparente 12 V~. |

Es posible instalar mecanismos Màtix (bases de corriente, funciones electrónicas...) con mecanismos y placas embellecedoras Magic. Para más información pág. 527.

# Magic

## soportes, adaptadores, placas y cajas



500S/23



503SA




510N




5367R

Mecanismos suministrados con teclas y sin soportes.
A combinar con los soportes (págs. 526-527) y con las placas embellecedoras (págs. 528-529).

| Emb. | Ref. | Soportes para mecanismos Magic |
|---|---|---|
| | | **Soporte 1 módulo** |
| 10 | 500S/1 | Para caja universal. Fijación por garras o tornillos. |
| | | **Soporte 2 módulos** |
| 10 | 500S/2 | Para caja universal. Fijación por garras o tornillos. |
| | | **Soporte 1 módulo** |
| 50 | 500S/13 | Para caja universal. Fijación por garras o tornillos. |
| | | **Soporte 2 módulos** |
| 10 | 500S/23 | Para caja universal. Fijación por garras o tornillos. |
| | | **Soporte 3 módulos** |
| 200 | 503R | Fijación por tornillos. |
| | | **Soporte 4 módulos** |
| 50 | 504S | Fijación por tornillos. |
| | | **Soporte 6 módulos** |
| 10 | 506LS | Fijación por tornillos. |
| | | **Soportes para mecanismos Màtix** |
| | | **Soporte 2 módulos** |
| 10 | 500S/2A | Para caja universal. Fijación por garras o tornillos. |
| | | **Soporte 2 módulos centrados** |
| 10 | 500S/23A | Para caja universal. Fijación por garras o tornillos. |
| | | **Soporte 2 módulos centrados** |
| 50 | 503S/2A | Para caja rectangular 3 módulos. Fijación por tornillos. |
| | | **Soporte 3 módulos** |
| 150 | 503SA | Fijación por tornillos. |
| | | **Soporte 4 módulos** |
| 50 | 504SA | Fijación por tornillos. |
| | | **Soporte 6 módulos** |
| 10 | 506LSA | Fijación por tornillos. |
| | | **Adaptadores para mecanismos Màtix** |
| | | Accesorio para la instalación de 1 mecanismo Magic con soportes Màtix. |
| 10 | A5374/1 | Marfil. |
| | | **Placas, soportes y cajas** |
| 100 | 510N | Caja de empotrar 1 módulo perfilería. |
| 50 | 5367R | Soporte 1 módulo. |
| | | **Placas embellecedoras** |
| 10 | 5367/1X | Placa 1 módulo Aluminio Oxidal. |
| 10 | 5367/2X | Placa 1+1 módulo Aluminio Oxidal. |




Consultar la referencia de la placa con la sigla del color de acabado (ver pág. 528).




Ejemplo de instalación de mecanismos Magic con los soportes y las placas arriba indicadas.




Consultar la referencia de la placa con la sigla del color de acabado (ver pág. 529).

# Magic

**tabla de selección de las placas para la instalación con mecanismos Magic**

| Cajas | N.° módulos | Resina Marfil | Oxidal | Aluminio Natural |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 1 módulo  | 500/1/R | 500/1/X | 500/1/AL |
| | 2 módulos  | 500/2/R | 500/2/X | 500/2/AL |
| | 1 módulo  | 503/1/R | 503/1/X | 503/1/AL |
| | 2 módulos  | 500/23/R | 500/23/X | 500/23/AL |
| | Ciega 3 módulos  | 503/0/R | 503/0/X | 503/0/AL |
| Rectangular | 1 módulo  | 503/1/R | 503/1/X | 503/1/AL |
| | 2 módulos  | 503/2/R | 503/2/X | 503/2/AL |
| | 3 módulos  | 503/3/R | 503/3/X | 503/3/AL |
| | Ciega 3 módulos  | 503/0/R | 503/0/X | 503/0/AL |
| | 4 módulos  | 504/4/R | 504/4/X | 504/4/AL |
| | 6 módulos  | 506L/6/R | 506L/6/X | 506L/6/AL |

# Magic


**tabla de selección de las placas para la instalación con mecanismos Màtix**

| Cajas | N.° módulos | Resina Marfil | Oxidal | Aluminio Natural |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 2 módulos  | 500/2A/R | 500/2A/X | 500/2A/AL |
| | 2 módulos  | 503/23A/R | 503/23A/X | 503/23A/AL |
| | Ciega 3 módulos  | 503/0/R | 503/0/X | 503/0/AL |
| Rectangular | 2 módulos  | 503/23A/R | 503/23A/X | 503/23A/AL |
| | 3 módulos  | 503/3A/R | 503/3A/X | 503/3A/AL |
| | Ciega 3 módulos  | 503/0/R | 503/0/X | 503/0/AL |
| | 4 módulos  | 504/4A/R | 504/4A/X | 504/4A/AL |
| | 6 módulos  | 506L/6A/R | 506L/6A/X | 506L/6A/AL |



# PLEXO™ Y MATERIAL DE INSTALACIÓN


**Plexo, Oteo y Soliroc**




**Pág. 532**
Plexo IP 55 monobloc de superficie




**Pág. 540**
Oteo monobloc

**Cajas Batibox, BTicino, Multibox y estancas Plexo**




**Pág. 546**
Cajas Batibox

**Prensaestopas, regletas, bornas**



**Pág. 553**
Prensaestopas

**Bases, clavijas y bases múltiples**



**Pág. 556**
Bases y clavijas móviles 2P 10 A y 2P+T 10/16 A

**Hublots, portalámparas**



**Pág. 566**
Hublots



## NOVEDADES 2020




**Soluciones Plexo™ with Netatmo para el Hogar Conectado**
**(pág. 411)**



**Base + soporte tablet Momo**
**(pág. 565)**




**Pág. 533**
Plexo IP 55 monobloc de empotrar



**Pág. 534**
Plexo IP 55 componible de superficie y empotrar




**Pág. 538**
Aspectos técnicos de montaje e instalación




**Pág. 539**
Plexo IP 55 componible de superficie y empotrar antibacteriana




**Pág. 541**
Oteo componible




**Pág. 542**
Soliroc




**Pág. 548**
Cajas BTicino



**Pág. 549**
Cajas multifunción Multibox



**Pág. 549**
Relé temporizado, telerruptores y termostatos




**Pág. 550**
Cajas estancas Plexo IP 55



**Pág. 555**
Regletas



**Pág. 555**
Bornas




**Pág. 558**
Bases múltiples y adaptadores 2P+T 10/16 A




**Pág. 558**
Bases y clavijas 2P+T 25 A, 20, 32 A, clavijas banana de seguridad




**Pág. 561**
Bases y clavijas especiales




**Pág. 562**
Bases múltiples Standard, Confort, Seguridad e instalación



**Pág. 568**
Portátiles



**Pág. 568**
Portalámparas y apliques



**Pág. 568**
Interruptores de paso y programadores enchufables




## Base múltiple con clipaje U-Power
(pág. 565)

# Plexo IP 55

**monobloc de superficie**



0 697 11



0 697 13



0 697 27



0 697 79

Mecanismo completo, cajas equipadas con membrana superior e inferior para entrada de tubo de diámetro hasta 25 mm.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.
Grado de protección IP 55 - IK 07.

| Emb. | Ref. | **Mecanismos 10AX - 230 V∿** |
|---|---|---|
| | | **Interruptor - conmutador** |
| 5 | 0 697 51 | ○ Blanco |
| 10 | 0 697 11 | ◐ Gris |
| | | **Interruptor - conmutador piloto** |
| | | Se suministra con lámpara 1 mA - 230 V∿ ref. 0 694 98. |
| 1 | 0 697 52 | ○ Blanco |
| 10 | 0 697 12 | ◐ Gris |
| | | **Interruptor - conmutador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara 0,5 mA - 230 V∿ ref. 0 694 97. |
| 1 | 0 697 53 | ○ Blanco |
| 5 | 0 697 13 | ◐ Gris |
| | | **Doble conmutador** |
| 1 | 0 697 55 | ○ Blanco |
| 10 | 0 697 15 | ◐ Gris |
| | | **Cruzamiento** |
| 1 | 0 697 56 | ○ Blanco |
| 5 | 0 697 16 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | **Pulsadores 10 A - 230 V∿** |
|---|---|---|
| | | **Pulsador** |
| 1 | 0 697 60 | ○ Blanco |
| 10 | 0 697 20 | ◐ Gris |
| | | **Pulsador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara 1 mA - 230 V∿ ref. 0 694 96. |
| 5 | 0 697 62 | ○ Blanco |
| 10 | 0 697 22 | ◐ Gris |
| | | **Doble pulsador** |
| 1 | 0 697 65 | ○ Blanco |
| 1 | 0 697 25 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | **Mecanismos para toldos y persianas 10 A - 230 V∿** |
|---|---|---|
| | | **Doble conmutador** |
| | | Para control directo de motores 500 VA máx. |
| 1 | 0 697 58 | ○ Blanco |
| 1 | 0 697 18 | ◐ Gris |
| | | **Doble pulsador** |
| | | Para control de automatismos. |
| 1 | 0 697 69 | ○ Blanco |
| 1 | 0 697 29 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | **Interruptores para llave DIN 10 A - 230 V∿** |
|---|---|---|
| | | IP 20 - IK 07. |
| | | **3 posiciones - 2 contactos NA/NA** |
| | | Marcado 1-0-2. |
| | | Función interruptor y pulsador. |
| | | Cerradura ref. 0 697 95 no incluida. |
| 1 | 0 697 06 | ◐ Gris |
| | | **Cerradura llave DIN** |
| | | Suministrada con 3 juegos de llaves. |
| 1 | 0 697 95 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | **Pulsadores de emergencia 3 A - 230 V∿** |
|---|---|---|
| | | Tapa amarilla. Pulsador rojo. |
| | | Parada por golpe de puño. |
| | | **1 contacto NC** |
| 1 | 0 697 27 | ◑ Gris/amarillo |
| | | **1 contacto NA/NC con bloqueo** |
| | | Desenclavamiento por llave. |
| | | RONIS 455 suministrada. |
| | | Llave extraíble en la posición “0”. |
| 1 | 0 697 28 | ◑ Gris/amarillo |

| Emb. | Ref. | **Salida de cables** |
|---|---|---|
| | | Equipada con sujetacables. |
| 5 | 0 697 79 | ○ Blanco |
| 5 | 0 697 45 | ◐ Gris |



**Plexo™ with Netatmo**

**Nuevas soluciones estancas IP 55 para el Hogar conectado** (p. 411)

- Comando de iluminación inalámbrico
- Base de corriente conectada

# Plexo IP 55

## monobloc de superficie



0 697 33



0 916 57

Mecanismo completo, cajas equipadas con membrana superior e inferior para entrada de tubo de diámetro hasta 25 mm.
Grado de protección IP 55 - IK 07.
Bases de corriente con protección infantil y tapa de protección.

| Emb. | Ref. | Bases de corriente 16 A - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Base 2P+T lateral** |
| | | Embornamiento con tornillo. |
| 10 | 0 697 33 | ◐ Gris |
| | | **Base 2P+T lateral** |
| | | Embornamiento automático. |
| 5 | 0 697 70 | ○ Blanco |
| 10 | 0 697 01 | ◐ Gris |
| | | **Bases de corriente dobles y triples 16 A - 230 V~ precableadas** |
| | | Embornamiento automático. |
| | | **Base 2 × 2P+T horizontal** |
| 5 | 0 697 02 | ◐ Gris |
| | | **Base 2 × 2P+T vertical** |
| 5 | 0 697 04 | ◐ Gris |
| | | **Base 3 × 2P+T horizontal** |
| 5 | 0 697 03 | ◐ Gris |
| | | **Bases de corriente especiales 20 A** |
| | | IP 55 - IK 08. |
| | | Embornamiento con tornillo. |
| | | **Base 2P+T 230 V~** |
| 5 | 0 916 55 | ◐ Gris |
| | | **Base 3P+T 400 V** |
| 5 | 0 916 56 | ◐ Gris |
| | | **Base 3P+T+N 400 V** |
| 5 | 0 916 57 | ◐ Gris |
| | | **Cono multidiámetro de repuesto** |
| 50 | 0 919 14 | ◐ Gris |

# Plexo IP 55

## monobloc de empotrar



0 698 55



0 698 24

Mecanismo completo.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.
Grado de protección IP 55 - IK 07.

| Emb. | Ref. | Mecanismos 10AX - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Interruptor - conmutador** |
| 10 | 0 698 51 | ○ Blanco |
| 10 | 0 698 11 | ◐ Gris |
| | | **Doble conmutador** |
| 5 | 0 698 55 | ○ Blanco |
| | | **Pulsadores 10 A - 230 V~** |
| | | **Pulsador inversor luminoso** |
| | | Contacto NA-NC. |
| | | Se suministra con lámpara naranja 1 mA - 230 V~ ref. 0 694 98. |
| 5 | 0 698 61 | ○ Blanco |
| 10 | 0 698 21 | ◐ Gris |
| | | **Pulsador inversor luminoso con portaetiquetas** |
| | | Contacto NA-NC. |
| | | Se suministra con lámpara verde 15 mA - 12 V ref. 0 694 99. |
| | | Puede ser equipado con una lámpaea de 230 V~. |
| 5 | 0 698 64 | ○ Blanco |
| 5 | 0 698 24 | ◐ Gris |
| | | **Bases de corriente 16 A - 230 V~** |
| | | **Base 2P+T lateral** |
| | | Tapa de protección. |
| | | Con obturadores de protección infantil. |
| | | Embornamiento con tornillo. |
| 10 | 0 698 69 | ○ Blanco |
| 10 | 0 698 33 | ◐ Gris |
| | | **Salida de cables** |
| | | Equipada con sujetacables. |
| | | **Ø 5 a 13 mm** |
| 5 | 0 698 88 | ○ Blanco |
| 5 | 0 698 48 | ◐ Gris |
| | | **Accesorios** |
| | | **Garras** |
| | | Se montan en todos los soportes de empotrar de 1 elemento por simple acoplamiento. |
| 100 | 0 849 00 | ○ Blanco |

Para más información técnica consultar la pág. 538.

# Plexo IP 55

**componible de superficie y empotrar**



0 695 12



0 696 25



0 696 26



0 695 44

Mecanismo componible con teclas incluidas.
Instalación de superficie o de empotrar con las cajas y los marcos de la pág. 537.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.
Grado de protección IP 55 - IK 07.

| Emb. | Ref. | Mecanismos 10AX - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Interruptor - conmutador** |
| 10 | 0 696 11 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 11 | ◐ Gris |
| | | **Interruptor - conmutador piloto** |
| | | Se suministra con lámpara naranja 1 mA - 230 V~ ref. 0 694 98. |
| 5 | 0 696 12 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 12 | ◐ Gris |
| | | **Interruptor - conmutador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ ref. 0 694 97. |
| 5 | 0 696 13 | ○ Blanco |
| 5 | 0 695 13 | ◐ Gris |
| | | **Doble conmutador** |
| 5 | 0 696 25 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 25 | ◐ Gris |
| | | **Doble conmutador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ ref. 0 694 97. |
| 5 | 0 696 26 | ○ Blanco |
| 5 | 0 695 26 | ◐ Gris |
| | | **Cruzamiento** |
| 5 | 0 695 21 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | Mecanismos 16AX - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Interruptor - conmutador** |
| 5 | 0 695 23 | ◐ Gris |
| | | **Interruptor - conmutador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ ref. 0 694 97. |
| 1 | 0 695 24 | ◐ Gris |
| | | **Interruptor bipolar** |
| 1 | 0 695 27 | ◐ Gris |
| | | **Interruptor bipolar luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ ref. 0 694 97. |
| 1 | 0 695 28 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | Pulsadores 10 A - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Pulsador** |
| 5 | 0 696 30 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 40 | ◐ Gris |
| | | **Pulsador inversor** |
| | | Contacto NA-NC. |
| 5 | 0 696 31 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 41 | ◐ Gris |
| | | **Pulsador luminoso** |
| 5 | 0 696 32 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 42 | ◐ Gris |
| | | **Pulsador inversor luminoso con portaetiquetas** |
| | | Contacto NA-NC. |
| | | Se suministra con lámpara verde 15 mA - 12 V ref. 0 694 97. |
| | | Puede ser equipada con una lámpara de 230 V~. |
| 5 | 0 696 34 | ○ Blanco |
| 5 | 0 695 44 | ◐ Gris |
| | | **Doble pulsador** |
| 5 | 0 696 35 | ○ Blanco |
| 5 | 0 695 45 | ◐ Gris |
| | | **Doble pulsador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ ref. 0 694 97. |
| 5 | 0 696 36 | ○ Blanco |
| 5 | 0 695 46 | ◐ Gris |

| | | Mecanismos para toldos y persianas 10 A - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Doble conmutador** |
| | | Para control directo de motores 500 VA máx. |
| 1 | 0 696 29 | ○ Blanco |
| 5 | 0 695 38 | ◐ Gris |
| | | **Doble pulsador** |
| | | Para control de automatismos. |
| 5 | 0 695 39 | ◐ Gris |

Para más información técnica consultar la pág. 538.

# Plexo IP 55

**componible de superficie y empotrar**



0 695 20



0 695 04



0 695 34



0 695 47

Mecanismo componible con teclas incluidas.
Instalación de superficie o de empotrar con las cajas y los marcos de la pág. 537.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.
Grado de protección IP 55 - IK 07.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Ecodetectores - 230 V~** |
| | | IP 55 - IK 07.<br>Detección por infrarrojos.<br>Distancia de detección 8 m.<br>Ángulo de detección 120°.<br>Regulación de umbral de luminosidad de 5 lux a 1275 lux.<br>Regulación de temporización de 10 s a 10 min.<br>A instalar preferiblemente en cajas de profundidad 50 mm. |
| | | **Sin neutro - 2 hilos**<br>Se instala en lugar de un interruptor simple sin cableado suplementario.<br>Potencia aceptada por tipo de lámpara:<br>• LEDs: 3 a 100 W.<br>• Fluocompactas: 3 a 100 W.<br>• LEDs, LFCs, halógenas, tubos fluorescentes con balasto ferromagnético o electrónico: 3 a 250 VA.<br>• Halógenas 230 V, incandescentes: 3 a 250 W.<br>Posibilidad de instalar hasta 3 detectores en paralelo<br>Para los LEDs y las lámparas fluocompactas, en caso de instalación de varios detectores en un mismo circuito, la carga mínima aumenta (ver hoja de instrucciones).<br>Consumo en reposo: 0,02 W. |
| 1 | 0 695 20 | ○ Gris/blanco |
| | | **Con neutro - 3 hilos**<br>Potencia aceptada por tipo de lámpara:<br>• LEDs: 0 a 250 W.<br>• Fluocompactas: 0 a 250 W.<br>• LEDs, LFCs con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 250 VA.<br>• Halógenas con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 5 x (2 x 36 W).<br>• Tubo fluorescente con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 5 x (2 x 36 W).<br>• Halógenas 230 V, incandescente: 0 a 1.000 W.<br>Posibilidad de instalar varios detectores en paralelo.<br>Consumo en reposo: 0,035 W. |
| 1 | 0 695 22 | ○ Gris/blanco |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor temporizado luminoso** |
| | | IP 55 - IK 05.<br>Carga máx:<br>• 1000 incandescente y halógena 230 V~.<br>• 400VA halógena MBT con transformador ferromagnético o electrónico.<br>• 400VA fluorescente.<br>Temporización electrónica regulable de 25 s a 15 min.<br>Led incluido. |
| 5 | 0 696 04 | ○ Blanco |
| 5 | 0 695 04 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptor crepuscular** |
| | | Funcionamiento automático en función del nivel de luminosidad.<br>Célula fotoeléctrica integrada.<br>Carga máx:<br>• 1400 incandescente y halógena 230 V~.<br>• 400VA halógena MBT con transformador ferromagnético o electrónico.<br>• 400VA fluorescente.<br>Umbral de luminosidad regulable: 0,5-1500 lux. |
| 1 | 0 696 17 | ○ Blanco |
| 5 | 0 695 17 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptores con llave 3 A - 230 V~** |
| | | Suministrados con llave RONIS nº 455.<br>Llave extraíble en todas las posiciones. |
| | | **2 posiciones - 2 contactos NA/NA**<br>Marcado 0-1. |
| 1 | 0 695 34 | ◐ Gris |
| | | **3 posiciones - 2 contactos NA/NA**<br>Marcado 1-0-2. |
| 1 | 0 695 35 | ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Pulsadores de emergencia 3 A - 230 V~** |
| | | Tapa amarilla - Pulsador rojo.<br>Parada por golpe de puño. |
| | | **1 contacto NC** |
| 1 | 0 695 47 | ◑ Gris/amarillo |
| | | **1 contacto NA/NC**<br>Desenclavamiento por 1/4 de vuelta. |
| 1 | 0 695 49 | ◑ Gris/amarillo |

Para más información técnica consultar la pág. 538.

# Plexo IP 55

**componible de superficie y empotrar**


0 695 08


0 695 83 + 0 695 91


0 695 71


0 695 76

Mecanismo componible con teclas incluidas.
Instalación de superficie o de empotrar con las cajas y los marcos de la pág. 537.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.
Grado de protección IP 55 - IK 07.
Bases de corriente con protección infantil.




| Emb. | Ref. | Termostato electrónico de ambiente |
|---|---|---|
| | | Asegura la regulación de temperatura en los locales húmedos o de uso específico (ej. talleres, laboratorios…).<br>Margen de regulación de 7 a 30 °C.<br>Necesita una tensión de alimentación de 230 V∿ 50/60 Hz.<br>Equipado de una salida por contacto inversor libre de potencial.<br>Poder de corte:<br>Utilización en BT.<br>• 8A - 230 V∿ - circuito resistivo.<br>• 2A - 230 V∿ - circuito inductivo.<br>Utilización en MBT.<br>• 1mA mín. a 500 mA máx. – 12 a 48V.<br>Pulsador función verano/invierno. |
| 1 | 0 695 08 |  ○ Gris/blanco |

| Emb. | Ref. | Bases televisión |
|---|---|---|
| | | **Base TV-R-SAT** |
| 1 | 0 695 58 |  ◐ Gris |
| | | **Base TV/R-SAT**<br>Base única.<br>Atenuación <1,5 dB. |
| 1 | 0 695 54 |  ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | Tapas ciegas |
|---|---|---|
| 5 | 0 695 37 |  ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | Pilotos de balizado |
|---|---|---|
| | | **Base piloto**<br>Para lámpara tipo E-10 230 V∿ - 5W máx. incluida.<br>Embornamiento con tornillo. |
| 10 | 0 695 83 |  ○ Gris/blanco |
| | | **Difusores para piloto** |
| 5 | 0 695 88 |  Transparente |
| 5 | 0 695 89 | Verde |
| 5 | 0 695 90 | Naranja |
| 5 | 0 695 91 | Rojo |

| Emb. | Ref. | Bases de corriente 16A - 230 V∿ |
|---|---|---|
| | | Tapa de protección. |
| | | **Base 2P+T lateral**<br>Embornamiento con tornillo. |
| 10 | 0 696 39 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 71 |  ◐ Gris |
| | | **Base 2P+T lateral**<br>Embornamiento automático. |
| 5 | 0 696 40 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 70 |  ◐ Gris |

| Emb. | Ref. | Bases de corriente dobles y triples 16A - 230 V∿ precableadas |
|---|---|---|
| | | Tapas de protección.<br>Embornamiento automático. |
| | | **Base 2 × 2P+T - lateral - horizontal** |
| 5 | 0 695 76 |  ◐ Gris |
| | | **Base 2 × 2P+T - lateral - vertical** |
| 5 | 0 695 77 |  ◐ Gris |
| | | **Base 3 × 2P+T - lateral - horizontal** |
| 1 | 0 695 78 |  ◐ Gris |

Para más información técnica consultar la pág. 538.

# Plexo IP 55

## componible de superficie y empotrar


0 696 51


0 696 72


0 696 68


0 696 92


0 696 85

Cajas de superficie y marcos de empotrar con soporte de fijación.
Para la instalación de los mecanismos componibles del sistema PLEXO.
Cajas equipadas con borna Nylbloc para dos conductores (replicado).

### Cajas de superficie con membrana

Suministradas con membranas para entrada de tubo y/o cable.
Membranas extraíbles, perforables sin necesidad de herramienta.

**1 elemento**

1 entrada / 1 salida.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 696 89 | ○ Blanco |
| 10 | 0 696 51 | ◐ Gris |




Cajas sin separador central para facilitar el cableado y recibir las tomas de corriente precableadas.

**2 elementos horizontales**

1 entrada / 2 salidas.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 90 | ○ Blanco |
| 5 | 0 696 72 | ◐ Gris |



**2 elementos verticales**

1 entrada / 2 salidas.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 91 | ○ Blanco |
| 5 | 0 696 61 | ◐ Gris |



**3 elementos horizontales**

2 entradas / 2 salidas.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 80 | ◐ Gris |



**3 elementos verticales**

1 entrada / 2 salidas.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 79 | ◐ Gris |



### Cajas de superficie para prensaestopas ISO 20

**1 elemento**

1 entrada.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 56 | ◐ Gris |



**2 elementos verticales**

2 entradas.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 68 | ◐ Gris |



**2 elementos horizontales**

2 entradas.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 78 | ◐ Gris |



### Marcos de empotrar con soporte

Para la instalación empotrada de los mecanismos componibles.

**1 elemento**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 696 92 | ○ Blanco |
| 10 | 0 696 81 | ◐ Gris |




**2 elementos horizontales**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 94 | ○ Blanco |
| 5 | 0 696 83 | ◐ Gris |




**2 elementos verticales**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 96 | ○ Blanco |
| 5 | 0 696 85 | ◐ Gris |



**3 elementos horizontales**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 696 98 | ○ Blanco |
| 5 | 0 696 87 | ◐ Gris |



Para más información técnica consultar la pág. 538.

# Plexo IP 55


## componible de superficie y empotrar



0 695 80



0 695 96



0 695 98


Instalación de superficie o de empotrar con las cajas y los marcos de la pág. 537. Grado de protección IP 55 - IK 07. Bases de corriente con protección infantil.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Adaptadores para Mosaic** |
| | | Permiten utilizar los mecanismos MOSAIC (2 módulos) en una instalación estanca. |
| | | **Con tapa transparente - IP 55** |
| | | Para mecanismos que sobresalgan menos de 18 mm. |
| 10 | 0 695 80 |  ○ Gris/blanco |
| | | **Sin tapa - IP 20** |
| 1 | 0 695 82 |  ○ Gris/blanco |
| | | **Adaptador para toma RJ45** |
| | | Compatible con bases Mosaic de 2 módulos con un RJ45. Asegura la estanqueidad IP44 con el latiguillo conectado. |
| 1 | 0 695 81 |  ○ Gris/blanco |
| | | **Lámparas** |
| | | Para función piloto (naranja) o luminoso (verde). |
| 10 | 0 694 96 |  230 V~ - 1 mA verde, únicamente para pulsador simple luminoso. |
| 10 | 0 694 97 |  230 V~ - 0,5 mA verde. |
| 10 | 0 694 98 | 230 V~ - 1 mA naranja. |
| 10 | 0 694 99 | 12V - 15 mA verde. |
| 10 | 0 694 95 | 24V - 20 mA verde. |
| 10 | 0 898 04 |  E-10 230 V~ 3/4 W. |
| 10 | 0 898 40 | E-10 230 V~ 5 W. |
| | | **Accesorios** |
| | | **Membranas para entrada de tubo y/o cable** |
| | | 1 salida - ∅ hasta 25 mm. |
| 5 | 0 696 46 | ○ Blanco |
| 10 | 0 695 96 |  ● Gris |
| | | 2 salidas - ∅ hasta 16 mm. |
| 5 | 0 695 99 |  ● Gris |
| | | **Juego de 4 tapones** |
| | | Para tapar los agujeros de fijación sobre soportes metálicos. |
| 10 | 0 695 98 |  ● Gris |
| | | **Garras** |
| | | Se montan en todos los soportes de empotrar de 1 elemento por simple acoplamiento. |
| 100 | 0 849 00 |  ● Gris |


# Plexo IP 55

## aspectos técnicos y de montaje

### Dimensiones mecanismo de superficie













Puntos de fijación


### Dimensiones mecanismo de empotrar







Montaje mediante garras ref. 0849 00 (no incluidas)




Montaje en muros de tabiquería hueca


### Esquemas de conexión funciones luminosas




Interruptor-conmutador luminoso




Interruptor-conmutador luminoso para lámparas de bajo consumo




Interruptor-conmutador piloto

# Plexo IP 55

**componible de superficie y empotrar antibacteriana**


0 707 26


0 707 33


0 707 22




0 707 41



0 707 92

Protección antibacteriana para ambientes especiales (hospitales, laboratorios, cocinas, etc.).
Mecanismo componible con teclas incluidas.
Mecanismos de mando con embornamiento automático.
Color monocromático blanco ártico.
Grado de protección IP 55 - IK 07.

| Emb. | Ref. | Interruptores 10AX - 230 V~ |
|---|---|---|
| | | **Interruptor - conmutador** |
| 5 | 0 707 11 | ○ Blanco  |
| | | **Doble conmutador** |
| 5 | 0 707 26 | ○ Blanco  |
| | | **Interruptor 16AX - 230 V~** |
| | | **Interruptor bipolar** |
| 5 | 0 707 27 | ○ Blanco  |
| | | **Pulsadores 10 A - 230 V~** |
| | | **Pulsador** |
| 5 | 0 707 30 | ○ Blanco  |
| | | **Pulsador luminoso** |
| | | Se suministra con lámpara verde 0,5 mA - 230 V~ ref. 0 694 97. |
| 5 | 0 707 32 | ○ Blanco  |
| | | **Pulsador luminoso con portaetiquetas** |
| | | Se suministra con lámpara verde 15 mA - 12 V ref. 0 694 99. |
| | | Puede ser equipada con una lámpara de 230 V~. |
| 5 | 0 707 33 | ○ Blanco  |
| | | **Base de corriente 16 A - 230 V~** |
| | | Con protección infantil. |
| | | Embornamiento con tornillo. |
| | | **Base 2P+T lateral con tapa** |
| 5 | 0 707 22 | ○ Blanco  |
| | | **Salida de cables** |
| | | Equipada con sujetacables. |
| 5 | 0 707 88 | ○ Blanco  |

| Emb. | Ref. | Bases de TV-R-SAT |
|---|---|---|
| | | **Base TV-R-SAT** |
| 1 | 0 707 24 | ○ Blanco  |

| Emb. | Ref. | Cajas de superficie con membrana |
|---|---|---|
| | | Suministradas con membranas entrada de tubo y/o cable. |
| | | Membranas extraíbles, perforables sin necesidad de herramienta. |
| | | **1 elemento** |
| | | 1 entrada / 1 salida. |
| 10 | 0 707 41 | ○ Blanco  |
| | | **2 elementos** |
| | | 1 entrada / 2 salidas. |
| 1 | 0 707 42 | ○ Blanco  |
| | | **2 elementos** |
| | | 1 entrada / 2 salidas. |
| 1 | 0 707 43 | ○ Blanco  |

| Emb. | Ref. | Marcos de empotrar con soporte |
|---|---|---|
| | | Para la instalación empotrada de los mecanismos componibles. |
| | | **1 elemento** |
| 10 | 0 707 92 | ○ Blanco  |
| | | **2 elementos** |
| 1 | 0 707 94 | ○ Blanco  |
| | | **2 elementos** |
| 1 | 0 707 49 | ○ Blanco  |

Para más información técnica consultar la pág. 538.

# Oteo

## monobloc


0 860 84


0 860 01


0 860 09


0 860 68


0 860 49 + 0 861 83

Se entrega con las bornas de tornillo abiertas para mayor rapidez.
Se suministra completo.
Bases de corriente con protección infantil.

| Emb. | Ref. | Mecanismos Oteo estrecho 32 × 75 mm |
|---|---|---|
| 10 | 0 860 84 | Interruptor - conmutador 10 AX. |
| 10 | 0 860 85 | Pulsador 6 A. |
| | | **Pulsador 6 A con visor** |
| 10 | 0 860 88 | Función luminoso con lámpara verde ref. 0 899 07. |
| | | **Mecanismos 10 AX - 230 V~** |
| 10 | 0 860 01 | Interruptor - conmutador. |
| 10 | 0 860 03 | Interruptor bipolar. |
| 10 | 0 860 04 | Cruzamiento. |
| | | **Interruptor - conmutador con visor** |
| 10 | 0 860 17 | Función luminoso con lámpara verde ref. 0 899 07. Función piloto con lámpara naranja ref. 0 899 06. |
| | | **Pulsadores 6 A - 230 V~** |
| 10 | 0 860 06 | Pulsador. |
| | | **Pulsador con visor** |
| 10 | 0 860 05 | Función luminoso con lámpara verde ref. 0 899 07. |
| | | **Pulsador inversor con portaetiquetas iluminable** |
| 10 | 0 860 09 | Función piloto con lámpara naranja ref. 0 899 06. |
| | | **Regulador de luz** |
| | | **Regulador rotativo 40-300 W** |
| 1 | 0 860 68 | Soporta cargas de incandescencia, halógenos 230 V~ y halógenos 12 V con transformador ferromagnético. |
| | | **Bases de corriente 16 A - 230 V~** |
| 10 | 0 860 25 | Base 2 P (reposición). |
| 10 | 0 860 31 | Base 2 P + T lateral. |
| | | **Bases de televisión** |
| | | Conexión con bornas automáticas para cable coaxial 75 Ohmios y diámetro de 5,9 a 7 mm². |
| 10 | 0 860 40 | Base TV única. |
| 10 | 0 860 60 | Base TV/R-SAT única. |
| 10 | 0 860 63 | Base TV/R-SAT intermedia. |
| 10 | 0 860 64 | Base TV/R-SAT final. |
| 10 | 0 860 42 | Base TV-R-SAT única. |

| Emb. | Ref. | Bases telefónicas e informáticas |
|---|---|---|
| | | Bases RJ45 de conexión rápida sin herramientas. Identificación de contactos con doble código color (568A y B). |
| 10 | 0 860 44 | Base UTP, cat. 6, 1 salida. |
| 10 | 0 860 47 | Base FTP, cat. 6, 1 salida. |
| 10 | 0 860 59 | Base UTP, cat. 5E, 1 salida. |
| 10 | 0 860 61 | Base FTP, cat. 5E, 1 salida. |
| | | **Mecanismos para toldos y persianas 6 A - 230 V~** |
| | | **Doble pulsador** |
| 10 | 0 860 10 | Necesita pasar por caja de automatismos para controlar el motor. |
| | | **Doble interruptor** |
| 10 | 0 860 13 | Sistema de enclavamiento mecánico. Permite control directo del motor. |
| | | **Mecanismos dobles** |
| 10 | 0 860 20 | Doble interruptor - conmutador. |
| 5 | 0 860 67 | Conmutador 10 AX y Base 2P + T lateral. |
| 5 | 0 860 77 | Doble base 2P + T lateral. |
| | | **Derivaciones** |
| | | **Caja de derivación** |
| 10 | 0 860 57 | Equipada con 4 bornas de 2,5 mm². |
| | | **Alumbrado de zócalos y escaleras** |
| | | **Piloto de señalización** |
| 10 | 0 860 49 | Se suministra sin difusor y sin lámpara. Conectar lámparas E-10 refs. 0898 01/04. Convertible en piloto de balizado permanente con fuentes centralizadas incorporando lámpara E-10; 24 V~ refs. 0898 01/39. |
| | | **Difusor para pilotos** |
| 10 | 0 861 80 | Incoloro. |
| 10 | 0 861 81 | Verde. |
| 10 | 0 861 82 | Naranja. |
| 10 | 0 861 83 | Rojo. |

# Oteo

## componible



0 861 33



0 860 92



Marco doble “especial DLP” ref. 0 314 66 equipado con 0 861 42 + 0 861 31.



0 899 07




0898 04

Se entrega con las bornas de tornillo abiertas para mayor rapidez.
A componer mediante mecanismo y marco.
Bases de corriente con protección infantil.


| Emb. | Ref. | Mecanismos Oteo estrecho 32 × 75 mm |
|---|---|---|
| 10 | 0 861 84 | Interruptor - conmutador 10 AX. |
| 10 | 0 861 85 | Pulsador 6 A. |
| 10 | 0 860 90 | Marco 1 elemento estrecho 32 3 75 mm. |
| | | **Mecanismos 10 AX - 230 V∿** |
| 10 | 0 861 01 | Interruptor - conmutador. |
| 10 | 0 861 04 | Cruzamiento. |
| 10 | 0 861 20 | Doble interruptor - conmutador. |
| | | **Pulsadores 6 A - 230 V∿** |
| 10 | 0 861 06 | Pulsador. |
| | | **Pulsador con visor** |
| 10 | 0 861 05 | Función luminoso con lámpara verde ref. 0 899 07. |
| | | **Regulador de luz** |
| | | **Regulador rotativo 40-300 W** |
| 1 | 0 861 68 | Soporta cargas de incandescencia, halógenos 230 V∿ y halógenos 12 V con transformador ferromagnético. |
| | | **Bases de corriente 16 A - 230 V∿** |
| 10 | 0 861 25 | Base 2 P (sólo para reposición). |
| 10 | 0 861 31 | Base 2 P + T lateral. |
| | | **Bases telefónicas e informáticas** |
| | | Bases RJ45 de conexión rápida sin herramientas. Identificación de contactos con doble código color (568A y B). |
| 10 | 0 861 44 | Base RJ45, Cat. 6, UTP, 1 salida. |
| 10 | 0 861 47 | Base RJ45, Cat. 6, FTP, 1 salida. |
| 10 | 0 861 59 | Base RJ45, Cat. 5E, UTP, 1 salida. |
| 10 | 0 861 61 | Base RJ45, Cat. 5E, FTP, 1 salida. |

### Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)


Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.




Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.




### Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)




| Emb. | Ref. | Bases de televisión |
|---|---|---|
| | | Conexión con bornas automáticas para cable coaxial 75 Ohmios y diámetro de 5,9 a 7 mm². |
| 10 | 0 861 40 | Base TV única. |
| 10 | 0 861 60 | Base TV/R-SAT única. |
| 10 | 0 861 63 | Base TV/R-SAT intermedia. |
| 10 | 0 861 64 | Base TV/R-SAT final. |
| 10 | 0 861 42 | Base TV-R-SAT única. |
| 10 | 0 861 46 | Base TV-R-SAT intermedia. |
| 10 | 0 861 48 | Base TV-R-SAT final. |
| | | **Derivaciones** |
| 10 | 0 861 57 | **Caja con 4 bornas 2,5 mm² blanco** |
| | | **Marcos estándar** |
| | | Para colocación en horizontal y vertical. |
| 20 | 0 860 91 | Marco 1 elemento 72 × 72 mm. |
| 10 | 0 860 92 | Marco 2 elementos 138 × 72 mm. |
| 5 | 0 860 93 | Marco 3 elementos 207 × 72 mm. |
| | | **Marcos para canal DLPlus** |
| | | Para colocación en horizontal y vertical. |
| | | **Para canales de 12,5 mm de profundidad** |
| 10 | 0 314 04 | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 14 | 2 mecanismos. |
| 10 | 0 314 57 | 1 mecanismo estrecho sobre la canal, excepto 40 × 12,5 mm. |
| | | **Para canales de 16 mm de profundidad** |
| 10 | 0 314 56 | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 66 | 2 mecanismos. |
| 10 | 0 314 07 | 1 mecanismo sobre la canal. |
| 10 | 0 314 59 | 1 mecanismo estrecho sobre la canal, excepto 60 × 16 mm. |
| | | **Para canales de 20 mm de profundidad** |
| 10 | 0 314 08 | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 18 | 2 mecanismos. |
| | | **Para canales de 16 × 16 mm** |
| 10 | 0 314 06 | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 16 | 2 mecanismos. |
| | | **Lámparas** |
| | | **Lámparas para mecanismos luminosos** |
| 10 | 0 899 06 | 230 V∿ neón naranja para función piloto o portaetiquetas. |
| 10 | 0 899 07 | 230 V∿ fluorescente verde para función luminoso. |
| | | **Lámparas E-10 para alumbrado de zócalos y escaleras** |
| 10 | 0 898 04 | 230 V∿ - 4 W. |
| 10 | 0 898 01 | 24 V - 4 W. |



0 778 11



0 778 24

Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad IP 55.
4 puntos para fijación directa de la placa a la pared con 4 embellecedores de protección colocados por presión en la placa (desmontables sólo mediante taladro).
A instalar en soportes Mosaic.
Mecanismos suministrados con teclas.

## Mecanismos 10 AX – 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 11 | Conmutador. |
| 1 | 0 778 21 | Cruzamiento. |
| 1 | 0 778 12 | **Conmutador luminoso**<br>Suministrado con lámpara ref. 0676 86. |
| 1 | 0 778 14 | **Conmutador con piloto**<br>Suministrado con lámpara ref. 0676 88. |
| 1 | 0 778 13 | Conmutador con portaetiqueta. |
| 1 | 0 778 22 | Interruptor bipolar. |

## Pulsadores 6 A – 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 41 | Pulsador. |
| 1 | 0 778 42 | **Pulsador luminoso**<br>Suministrado con lámpara ref. 0676 86. |
| 1 | 0 778 44 | **Pulsador con piloto**<br>Suministrado con lámpara ref. 0676 88. |
| 1 | 0 778 43 | Pulsador con porta etiquetas. |

## Ecodetectores – 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Detección por infrarrojos.<br>Distancia de detección 8 m.<br>Ángulo de detección 120°.<br>Regulación de umbral de luminosidad de 5 lux a 1275 lux.<br>Regulación de temporización de 10 s a 10 min.<br>A instalar preferiblemente en cjas de profundidad 50 mm. |
| | | **Sin neutro, 2 hilos** |
| 1 | 0 778 26 | Se instala en lugar de un interruptor simple sin cableado suplementario.<br>Potencia aceptada por tipo de lámpara:<br>– LEDs: 3 a 100 W.<br>– Fluocompactas: 3 a 100 W.<br>– LEDs, LFCs, halógenas, tubos fluorescentes con balasto ferromagnético o electrónico: 3 a 250 VA.<br>– Halógenas 230 V, incandescentes: 3 a 250 W.<br>Posibilidad de instalar hasta 3 detectores en paralelo<br>Para los LEDs y las lámparas fluorcompactas, en caso de instalación de varios detectores en un mismo circuito, la carga mínima aumenta (ver hoja de instrucciones).<br>Consumo en reposo: 0,02 W. |
| | | **Con neutro, 3 hilos** |
| 1 | 0 778 24 | Potencia aceptada por tipo de lámpara:<br>– LEDS: 0 a 250 W.<br>– Fluocompactas: 0 a 250 W.<br>– LEDs, LFCs con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 250 VA.<br>– Halónenas con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 500 VA.<br>– Tubo fluorescente con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 5 x (2 x 36 W).<br>– Halógenas 230 V, incandescente: 0 a 1.000 W<br>Posibilidad de instalar varios detectores:<br>Consumo en reposo: 0,035 W. |

## Interruptor temporizado

**Sin neutro, 2 hilos - 1000 W**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 23 | Para control de incandescencia y luces halógenas 230 V~, 400 VA ELV fluorescencia<br>Para control de motores (ej. Ventilación). 230 VA.<br>Regulación de 25 segundos a 15 minutos. |



0 778 74



0 778 35



0 778 91

Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad IP 55.
4 puntos para fijación directa de la placa a la pared con 4 embellecedores de protección colocados por presión en la placa (desmontables sólo mediante taladro).
A instalar en soportes Mosaic.
Mecanismos suministrados con teclas.

| Emb. | Ref. | **Interruptores con llave 6 A - 230 V~** |
|---|---|---|
| | | Para ser equipados con cerradura DIN (ref. 0697 95). Montaje en cajas de empotrar profundidad 50 mm (ref. 0800 51/0801 51). |
| | | **2 posiciones - función interruptor** |
| 1 | 0 778 74 |  2 contactos NA. La llave puede extraerse en cualquier posición. |
| | | **3 posiciones - función pulsador** |
| 1 | 0 778 75 |  Cambia el estado del contacto en posición off. La llave se extrae en posición off. |

| Emb. | Ref. | **Interruptor crepuscular** |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 28 |  Encendido de la luz desde el anochecer hasta el amanecer. Umbral de luminosidad de 0,5 a 1.500 lux. Incorpora célula fotoeléctrica. 1.400 W incandescente - 400 VA fluorescente. |

| Emb. | Ref. | **Señalizador luminoso** |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 68 |  Incorpora LEDs de color blanco y una ventana abatible permitiendo la inclusión de etiquetas impresas. 2 potencias seleccionables (0,2 W o 1 W). |

| Emb. | Ref. | **Piloto de balizado** |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 67 |  Montaje en cajas de profundidad 40 mm (ref. 0801 49). Suministrado con: – Placa Soliroc de 5 módulos. – 1 juego de 4 embellecedores antivandálicos extraíbles mediante taladro. – 16 LEDs de color blanco (2 W). – Soporte Batibox 1 × 5 módulos. |

| Emb. | Ref. | **Bases de corriente 16 A - 230 V~** |
|---|---|---|
| | | Conexión por tornillo. |
| 1 | 0 778 35 |  Base 2P+T lateral con tapa |
| 1 | 0 778 36 |  Base 2P+T lateral sin tapa IP 20. |
| 1 | 0 778 37 |  Base 2P+T lateral con tapa y llave |

| Emb. | Ref. | **Base TV única** |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 82 |  Atenuación <1,5 dB. IP 20. 2400 MHz. |

| Emb. | Ref. | **Base informática** |
|---|---|---|
| 1 | 0 778 91 |  Base RJ 45 Cat.6 – FTP IP 20 |




0 778 51



0 778 80 + 0792 57

Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad IP55.
4 puntos para fijación directa de la placa a la pared con 4 embellecedores de protección colocados por presión en la placa (desmontables sólo mediante taladro). A instalar en soportes Mosaic.
Mecanismos suministrados con teclas.
Bases de corriente con protección infantil.

| Emb. | Ref. | Salida de cables | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 778 50 |  | IP 20. Equipada con retenedor de cables. |

| | | Placas | |
|---|---|---|---|
| | | **Placa de 1 elemento** | |
| 1 | 0 778 51 |  | 110 × 110 mm |
| | | **Placa de 2 elementos** | |
| 1 | 0 778 52 |  | 110 × 181 mm<br>Montaje en horizontal o vertical |
| | | **Placa de 3 elementos** | |
| 1 | 0 778 53 |  | 110 × 252 mm<br>Montaje en horizontal o vertical |

| Emb. | Ref. | Cajas de superficie | |
|---|---|---|---|
| | | No pueden ser utilizadas con las ref. 0 778 74/0 778 75<br>Suministradas con 4 embellecedores antivandálicos.<br>Utilizar prensaestopas ISO 20 | |
| | | **1 elemento** | |
| 1 | 0 778 90 |  | 110 × 110 × 45 mm |
| | | **2 elementos** | |
| 1 | 0 778 92 |  | 110 × 181 × 45 mm<br>Montaje horizontal o vertical |

| Emb. | Ref. | Accesorios | |
|---|---|---|---|
| | | **Embellecedores antivandálicos** | |
| 5 | 0 778 96 | | Sólo extraíbles mediante taladro<br>Pack de 4 unidades |
| | | **Junta de sellado para corrección de superficies** | |
| | | | Realizado en espuma para compensar los desniveles de la pared |
| 1 | 0 778 85 | | Para placa de 1 elemento. |
| 1 | 0 778 86 | | Para placa de 2 elementos. |
| 1 | 0 778 87 | | Para placa de 3 elementos. |
| | | **Placa ciega** | |
| 1 | 0 778 66 | | 2 módulos |

| | | Adaptador para funciones Mosaic | |
|---|---|---|---|
| | | Para mecanismos de 2 módulos (excepto tipos especiales de superficie) | |
| | | **Adaptador con tapa** | |
| 1 | 0 778 80 |  | IP 55 - IK 10 |
| | | **Adaptador con tapa y llave** | |
| 1 | 0 778 84 |  | IP 55 - IK 10 |
| | | **Adaptador sin tapa** | |
| 1 | 0 778 81 |  | IP 20 |

# Soliroc

## PIENSA EN SÓLIDO

**IK 10 IP 55**







SOLUCIONES PARA ESPACIOS PÚBLICOS
O SIN SUPERVISIÓN

**ESPECIALISTA GLOBAL**
EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS

legrand®

# cajas Batibox™

## cajas de empotrar para albañilería




0 801 41



0 801 42

Cajas de empotrar según norma NF-EN60670-1

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Cajas monopuesto** |
| | | **1 elemento - 2 módulos**<br>Para fijación de mecanismos con tornillos o garras.<br>Cajas de 1 puesto que permiten la composición de cajas multipuesto mediante asociación. Utilización horizontal o vertical (distancia entre centros 71 mm).<br>Los tabiques interiores pueden cortarse (antes o después de empotrar) para montar funciones preconectorizadas (tomas dobles, triples).<br>Con tornillos provistos de tapas de protección<br>Entradas desfondables ∅16-20-25. |
| 100 | 0 801 41 |  Profundidad 40 mm. |
| 100 | 0 801 51 | Profundidad 50 mm. |
| | | **1 elemento** |
| 100 | 0 801 08 |  Profundidad 40 mm<br>Redondo, ∅ 67 mm atornillable.<br>Dimensiones ajustables (80, 70, 60) cortando el cuello. |
| | | **Cajas multipuesto** |
| | | Cajas monobloc con tabiques de separación desmontables para recepción de funciones extendidas (p. ej., toma precableada).<br>Con tornillos provistos de tapas de protección.<br>Entradas desfondables ∅16-20-25.<br>Profundidad 40 mm.<br>Utilización horizontal o vertical. |
| | | **2 elementos - 4/5 módulos** |
| 5 | 0 801 42 |  |
| | | **3 elementos - 6/8 módulos** |
| 5 | 0 801 43 |  |
| | | **3 módulos** |
| 10 | 0 801 49 |  |
| | | **4 elementos - 8/10 módulos** |
| 5 | 0 801 44 |  |
| | | **Caja para bases de 20 y 32 A** |
| | | **1 elemento 85 × 85 mm** |
| | |  Para bases de 20 A (refs. 0 554 55/57) y 32 A (refs. 0 558 12/17).<br>Tornillos de la caja en posición vertical para fijación de las bases de 20 y 32 A. |
| 5 | 0 801 84 | Profundidad 40 mm. |
| 5 | 0 801 85 | Profundidad 50 mm. |

# Ecobatibox™

## cajas de empotrar para albañilería



0 800 22


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Cajas Ecobatibox™** |
| | | Cajas de empotrar para tabiques huecos adecuadas para casas de bajo consumo energético.<br>Permite reducir la factura energética anualmente en 6KWhep/m²/año dependiendo del tipo de edificio.<br>Lengüeta desmontable. ∅ 67 mm<br>Doble entrada de cable: una para cables flexibles (∅4 a 9 mm), otra para funda.<br>Estanqueidad reforzada. |
| | | **1 elemento - caja monopuesto** |
| 40 | 0 800 21 |  Profundidad 40 mm. |
| | | **2 elementos - caja multipuesto** |
| 15 | 0 800 22 |  4/5 módulos<br>Profundidad 40 mm. |
| | | **1 elementos - caja monopuesto** |
| 25 | 0 800 31 |  Profundidad 50 mm. |

# cajas Batibox™

## cajas de empotrar para tabiques huecos



0 800 52



0 800 54








0 801 24



0 801 94


Cajas de empotrar según norma NF-EN60670-1

| Emb. | Ref. | Cajas monopuesto |
|---|---|---|
| | | **1 elemento - 2 módulos**<br>Diámetro de perforación 67 mm ∅.<br>Para montaje de mecanismos con tornillos o garras. |
| 50 | 0 800 41 |  Profundidad 40 mm. |
| 50 | 0 800 51 | Profundidad 50 mm. |
| | | **Cajas multipuesto**<br>Para montaje de mecanismos con tornillos.<br>Diámetro de perforación: 67 mm ∅.<br>Distancia entre centros de perforaciones: 71 mm.<br>Con tabiques de separación desmontables para recepción de funciones extendidas (p. ej., tomas precableadas). |
| | | **3 módulos** |
| 15 | 0 800 49 |  Profundidad 40 mm.<br>Para celdas Mosaic. |
| | | **2 elementos - 4/5 módulos** |
| 30 | 0 800 52 |  Profundidad 50 mm.<br>Utilización horizontal o vertical. |
| | | **3 elementos - 6/8 módulos** |
| 30 | 0 800 53 |  Profundidad 50 mm.<br>Utilización horizontal o vertical. |
| | | **4 elementos - 8/10 módulos** |
| 15 | 0 800 54 |  Profundidad 50 mm.<br>Utilización horizontal o vertical. |

| | | Cajas gran formato |
|---|---|---|
| | | Para centralizaciones Mosaic.<br>Transformable en caja de derivación añadiendo tapas.<br>Profundidad 50 mm. |
| 1 | 0 801 24 |  2 × 5 módulos y 2 × 2 × 2 módulos |
| 1 | 0 801 26 | 2 × 6 módulos y 2 × 8 módulos |
| 1 | 0 801 28 | 2 × 10 módulos |
| 5 | 0 801 29 | Accesorio carril DIN para cajas de empotrar |
| | | **Caja multimedia** |
| 10 | 0 801 94 | Para la conexión de pantallas LCD o plasma instaladas en pared.<br>Se suministra con: 2 soportes y 5 módulos Mosaic para montaje enrasado.<br>Tapa extraplana. Espacio dedicado a cables. |
| | | **Accesorio** |
| | | **Accesorio colocación cajas** |
| 1 | 0 800 77 |  Facilita el posicionamiento y corte de los tabiques huecos.<br>Diámetro: de 65 a 67 mm ∅.<br>Colocación de varias cajas a partir del primer taladro.<br>Incorpora una burbuja para nivelar. |

# cajas BTicino

## cajas de empotrar para albañilería y tabique hueco, cajas de superficie



503E



PB502N



502BI

| Emb. | Ref. | Cajas de empotrar para albañilería |
|---|---|---|
| | | En resina. |
| | | **3 módulos** |
| 15 | 503E | 106 × 71 × 52 mm. |
| | | **4 módulos** |
| 5 | 504E | 133 × 74 × 53,5 mm. |
| | | **6 módulos** |
| 2 | 506E | 106 × 117 × 52 mm. |
| 1 | 506L | 183,5 × 90 × 53,5 mm. Para Livinglight módulos instalables: 7 módulos. |
| | | **Cajas de empotrar placas perfilería** |
| | | **1 módulo** |
| 20 | 510L | Caja de empotrar para perfilería. |
| 20 | 510LN | Caja de empotrar para albañilería y tabique hueco. |
| | | **Accesorios para caja ref. 503E** |
| | | **Tapa de protección** |
| 200 | 503CG | Utilizable durante los trabajos murales. |
| 100 | 503ED | Acoplador horizontal y vertical. |
| | | **Separador interno de resina** |
| 50 | 503EV | Para separación de los circuitos de datos y potencia. |
| | | **Tapa de acabado** |
| 1 | 503EC | Para el cierre cuando se utilice como caja de derivación. Se puede pintar. |
| 5 | 503ESC | **Marco para adaptación AIR** |
| 5 | 503ESE | **Adaptador AIR profesional.** |

| Emb. | Ref. | Cajas de empotrar para tabique hueco |
|---|---|---|
| | | **2 módulos** |
| 5 | PB502N | ∅ 68 × 51 mm. |
| | | **3 módulos** |
| 5 | PB503N | 109 × ∅ 68 × 51 mm. |
| | | **4 módulos** |
| 5 | PB504N | 131,5 × ∅ 68 × 51 mm. |
| | | **6 módulos** |
| 5 | PB506N | 182 × ∅ 68 × 51 mm. |
| | | **3+3 módulos** |
| 3 | PB526N | 109 × 114 × 51 mm. |
| | | **Accesorios para cajas de empotrar** |
| 50 | 503DE | **Tabique separador de cajas** |
| | | **Tapa de acabado para ref. PB503N** |
| 1 | 503EC | Para el cierre cuando se utilice como caja de derivación. Se puede pintar. |
| | | **Cajas de superficie** |
| | | En resina universal color blanco. |
| 1 | 502BI | 2 módulos |
| 1 | 503BI | 3 módulos |
| 1 | 504BI | 4 módulos |
| | | **Caja de centralización 18 módulos LivingLight** |
| | | 3 filas de 6 módulos. Completa con kit de instalación y placa de acabado. |
| 6 | 150418BA | ○ Blanco |
| 1 | 150418GR | ● Antracita |
| | | **Caja portamecanismos 4 módulos LivingLight** |
| | | Instalación de sobremesa sin necesidad de tornillos. |
| 1 | 1 504 33 | ○ Blanco |
| 1 | 1 504 34 | ● Tech |
| 1 | 1 504 32 | ● Antracita |
| 5 | 1 504 39 | Accesorios para adosar cajas portamecanismos |


16100FI


16102


16100GO


0 491 67


0 498 98


0 492 30

## Cajas modulares de empotrar Multibox

| Emb | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 16102 | Compatible en horizontal y vertical. En resina antichoque.<br>Dimensiones internas (mm): 154 × 218 × 69<br>Dimensiones externas (mm): 180 × 243 × 70 |

## Accesorios para instalación LivingLight

| Emb | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 16135 | **Kit para instalación**<br>Completo con placa de acabado.<br>Referencia color blanco: 16102LT<br>Referencia color antracita: 16102LTG<br>Referencia color tech: 16102LTH<br>Referencia de la caja: 16102<br>**Bastidor portamecanismos**<br>Instalación con kit ref. 1610...LT/LTG/LTH. Completo con soporte. Para 18 módulos LivingLight (3 filas de 6 módulos). Cantidad de bastidores ref. 16135 a instalar:<br>Kit a instalar: 16102LT/LTG/LTH<br>Cantidad de bastidores: 1<br>Referencia de la caja: 16102 |
| | | **Placas de acabado**<br>Para bastidor ref. 16135. |
| 1 | 16136F/0 | ○ Blanco - Ciega |
| 10 | 16136F/0TH | ◎ Tech - Ciega |
| 10 | 16136F/0G | ● Antracita - Ciega |
| 10 | 16136F/6 | ○ Blanco - 6 módulos |
| 10 | 16136F/6TH | ◎ Tech - 6 módulos |
| 10 | 16136F/6G | ● Antracita - 6 módulos |
| | | **Panel de acabado**<br>Para acoplar dos cajas multifunción. Puerta preparada para inscripciones identificativas. |
| 5 | 16100FI | ○ Blanco |
| 5 | 16100FITH | ◎ Tech |
| 5 | 16100FIG | ● Antracita |
| 10 | 16100GO | Par de uniones horizontales. |
| 10 | 16100GV | Par de uniones verticales. |

## Telerruptores 10 A

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 491 67 | Permiten conectar y desconectar un circuito mediante pulsadores de cierre.<br>Para 5 pulsadores luminosos máx.<br>**Bipolar 10 A - 230 V∿ - 50 Hz**<br>2 contactos NA (6 terminales)<br>Tensión: 230 V∿<br>I. absorbida: 0,04 A<br>Dimensiones: 49 × 50 × 36 mm |

## Termostato de ambiente

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 498 98 | Margen de regulación: 6 a 30 °C.<br>Mando de regulación con indicador y tope de bloqueo.<br>Con piloto de funcionamiento.<br>Saliente (80 × 80 × 37 mm).<br>Mecánico.<br>1 salida por contacto inversor.<br>Poder de corte:<br>• 16 A - 230 V∿ en circuito resistivo.<br>• 2,5 A - 230 V∿ en circuito inductivo<br>10 mA a 500 mA máxi. 12 a 48 V ∿.<br>Precisión regulación ± 1 °C (categoría A). |

## Relé temporizado

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 0 492 30 | Relé cos φ = 0,5 - 230 V∿ + 10% - 15% - 50 Hz<br>Potencia absorbida: 2 VA.<br>Poder de corte: 10 VA mínimo, 200 VA máximo.<br>Para empotrar en caja universal Ø 60 mm Mando con interruptores Galea, Mosaic o Valena (no luminosos).<br>Permite retardar el tiempo de desconexión del aparato accionado (extractor, ventilador…).<br>Temporización 3, 6 o 12 minutos. |

# Plexo IP 55

## cajas estancas



0 920 01



0 920 02




Permiten la entrada directa de tubos IRL de hasta Ø16 y de cables R02V

IP 55 - IK 07 - 650 °C
Resistencia al hilo incandescente 650 °C (NF EN 60695-2-11).
Uso como cajas de derivación en cualquier tipo de circuito de instalación normal (establecimientos abiertos al público según art. EL 10, vivienda e industria).
Temperatura de uso de -25 a +40 °C.
Conos intercambiables con entradas directas para tubos IRL de hasta Ø16 y cables R02V, con precorte marcado para tubo IRL Ø >16.
Tapa unida a la caja para evitar su pérdida. Zonas de marcado en las dos caras de la tapa. Fijación con ajuste de plomada. Los tapones de protección (incluidos) de los tornillos de fijación garantizan la clase II.
Cajas sin retardantes de llama halogenados (Directiva europea RoHS 2002/95/CE): ver lista de referencias.

| Emb. | Ref. | **Cajas redondas IP 55 - IK 07** |
|---|---|---|
| | | Tapa con cierre por presión.<br>Ø cables y tubos admitidos 4 a 20 mm. |
| | | **Ø de 60 - altura 40 mm*** |
| 5 | 0 920 01 | Con 4 conos. |
| | | **Ø de 70 - altura 45 mm*** |
| 5 | 0 920 02 | Con 4 conos. |
| | | **Cajas cuadradas IP 55 - IK 07** |
| | | Tapa con cierre por presión.<br>Ø cables y tubos admitidos 4 a 20 mm. |
| | | **65 × 65 × 40 mm*** |
| 5 | 0 920 05 | Con 7 conos. |
| | | **80 × 80 × 45 mm*** |
| 5 | 0 920 12 | Con 7 conos. |
| 5 | 0 920 11 | Sin entradas. |
| | | **130 × 130 × 74 mm*** |
| 1 | 0 920 32 | Caja con conexión de entrada directa. |
| | | **Cajas cuadradas IP 55 - IK 07 cierre por 1/4 de vuelta** |
| | | Tapa por cierre por 1/4 de vuelta.<br>Ø cables y tubos admitidos 4 a 25 mm. |
| | | **105 × 105 × 55 mm*** |
| 5 | 0 920 22 | Con 7 conos. |
| 5 | 0 920 20 | Sin entradas. |
| | | **Conos pasacables de repuesto para cajas Plexo** |
| | | **Conos recortables** |
| 50 | 0 919 06 | Hasta Ø 32 mm. |
| 50 | 0 919 07 | Hasta Ø 40 mm. |
| 50 | 0 919 10 | Hasta Ø 20 mm. |
| 50 | 0 919 11 | Hasta Ø 25 mm. |

*Dimensiones interiores.
*Consultar conos de repuesto recortables con marcado.

Plexo IP 55

cajas estancas



0 921 76



0 359 56



0 921 96

| Emb. | Ref. | **Cajas rectangulares IP 55 - IK 07** |
|---|---|---|
| | | Color gris RAL 7035.<br>Autoextinguible 750° (EN 60695 2-10).<br>Temperatura de utilización: –25° a +40 °C.<br>Unión entre tapa y caja que permite la suspensión de tapa durante el cableado[1].<br>Cierre por 1/4 de vuelta. Visualización de la posición abierto/cerrado I/O.<br>Fijación mural:<br>• Por 2 o 4 puntos interiores por tornillos ∅ 5mm máximo.<br>• Por los 4 ángulos (fuera del volumen de cableado) por tornillos de ∅ 4 mm.<br>• Por patas de sujeción, ref. 0 358 02. |
| | | **155 × 110 × 74 mm*** |
| 10 | 0 359 46 | Sin entradas. |
| 20 | 0 921 66 | Con 2 conos (ref. 0 919 14) + 8 conos (ref. 0 919 15).<br>Diámetro de cables y tubos aceptados: 4 a 25 mm. |
| 1 | 0 920 44 | Caja para prensaestopas, Plexo<br>Entradas predesmontables. |
| | | **180 × 140 × 86 mm*** |
| 5 | 0 359 56 | Sin entradas. |
| 10 | 0 921 76 | Con 4 conos (ref. 0 919 15) + 6 conos (ref. 0 919 16).<br>Diámetro de cables y tubos aceptados: 4 a 32 mm. |
| 1 | 0 920 52 | Caja con conexión de entrada directa. |
| | | **220 × 170 × 86 mm*** |
| 5 | 0 359 66 | Sin entradas. |
| 10 | 0 921 86 | Con 8 conos (ref. 0 919 15) + 6 conos (ref. 0 919 16).<br>Diámetro de cables y tubos aceptados: 4 a 32 mm. |
| | | **220 × 170 × 140 mm*** |
| 2 | 0 921 22 | Sin entradas. |
| | | **270 × 170 × 86 mm*** |
| 2 | 0 359 79 | Caja indicada para profundidades superficiales. |
| | | **310 × 240 × 124 mm*** |
| 2 | 0 359 86 | Sin entradas. |
| 2 | 0 921 96 | Con 18 conos (ref. 0 919 16) + 6 conos (ref. 0 919 17).<br>Diámetro de cables y tubos aceptados: 4 a 40 mm. |
| | | **310 × 240 × 160 mm***<br>IK 08. |
| 1 | 0 922 84 | Sin entradas. |
| | | **360 × 270 × 124 mm*** |
| 1 | 0 920 94 | Caja para presaestopas Plexo.<br>Entradas predesmontables. |
| | | **Accesorios** |
| | | **Juego de 4 patas de sujeción** |
| 1 | 0 358 02 | Para fijación mural de las cajas.<br>Tornillos suministrados. |
| | | **Placa de montaje metálica** |
| 5 | 0 350 93 | Para cajas ref. 0 922 84. |
| 5 | 0 358 11 | Para cajas refs. 0 359 46/0 921 66. |
| 5 | 0 358 12 | Para cajas refs. 0 359 56/0 921 76. |
| 5 | 0 358 13 | Para cajas refs. 0 359 66/0 921 86. |
| 5 | 0 358 15 | Para cajas refs. 0 359 86/0 921 96. |
| | | **Juego de bisagras para cajas** |
| 1 | 0 350 00 | De 130 x 130 mm a 270 x 170 mm. |

*Dimensiones interiores.
1. Excepto cajas profundidad 140 y 160 mm.

## Normas y reglamentos: uso de las cajas Plexo en las zonas accesibles de establecimientos públicos

### 1. Derivación de los circuitos

Según los artículos EL 10, EL 9 y EL 16, § 1, en los establecimientos abiertos al público se requieren tres niveles de resistencia al hilo incandescente:

1.960 °C: este nivel se requiere para las cajas utilizadas en cualquier circuito de seguridad
Ejemplos: . Iluminación de seguridad
. Instalación del sistema de seguridad contra incendios
. Sistemas de agua de emergencia (equipos de presión contra incendios, etc.)
. Medios de comunicación destinados a dar la alerta interna y externa
. etc.

2.750 °C: este nivel se requiere si la caja es susceptible de alojar órganos de mando y de protección
En este caso, la caja se asimila a un cuadro

3.650 °C: este nivel se acepta cuando se utiliza la caja como simple derivación (fuera del circuito de seguridad)

| Ref. cajas / Resistencia al hilo incandescente | | 650 °C | 750 °C | 960 °C |
|---|---|---|---|---|
| Redondas | 920 01/02/03 | x | | |
| Cuadradas | 920 05/11/12/13/22/ | x | | |

### 2. Dispositivos accionados de seguridad (compartimentación, etc.)

Según los artículos 4.2.6/4.2.7 de la norma NF S 61-937: además de la resistencia al hilo incandescente a 960 °C, debe preverse un dispositivo que evite cualquier tracción sobre los conductores (prensaestopas).

## Reglamento complementario


De acuerdo con la directiva RoHS (2002/95/CE modificada por la decisión 2005/618/CE), las cajas Plexo (referencias catálogo siguientes) no contienen retardantes de llama halogenados:
0 920 12/0 920 13/0 920 20/0 920 22/0 920 32/0 920 42/0 920 44/ 0 920 52/0 920 62/0 920 82/0 922 06/0 922 07.

## Características técnicas

### Posibilidad de equipamiento en borneros

| Cajas | Borneros desnudos en soporte y borneros IP 2X | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 orificios | 8 orificios | 13 orificios | 17 orificios | 22 orificios | 35 orificios | Núm. máx. de soportes Nylbloc Auto |
| 130 x 130 x 74 | x | x | | | | | 4 |
| 155 x 110 x 74 | x | x | x | | | | 4 |
| 180 x 140 x 86 | x | x | x | | | | 6 |
| 220 x 170 x 86 | x | x | x | x | x | | 10 |
| 310 x 240 x 124 | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 360 x 270 x 124 | x | x | x | x | x | x | 10 |


### Placas de montaje




| Ref. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 0 358 10 | 114 | 114 | 106 | 106 |
| 0 358 11 | 94 | 139 | 86 | 131 |
| 0 358 12 | 124 | 169 | 116 | 156 |
| 0 358 13 | 154 | 204 | 146 | 196 |
| 0 358 14 | 154 | 254 | 146 | 246 |
| 0 358 15 | 211 | 271 | 200 | 260 |
| 0 358 16 | 241 | 321 | 230 | 310 |

### Conos de recambio para cajas Plexo

• Entrada directa • Escalonados




Trou dans la paroi

| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ø20 | Ø27,6 | 2 | Ø20 | 10 | Ø22 |
| ø25 | Ø33,8 | 2 | Ø25 | 12,8 | Ø27,5 |
| ø32 | Ø42 | 2 | Ø32,2 | 14,5 | Ø34,6 |
| ø40 | Ø50 | 2 | Ø40,2 | 16,2 | Ø42,5 |


Ref. en pág. 568

### Distribución de conos por tipos de caja


| Cajas | | Conos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ø20 | ø25 | ø32 | ø40 |
| Redondas | ø60 | 4 | | | |
| | ø70 | 4 | | | |
| Cuadradas | 65 x 65 x 40 | 7 | | | |
| | 80 x 80 x 45 | 7 | | | |
| | 105 x 105 x 55 | | 7 | | |
| | 130 x 130 x 74 | 2 | 8 | | |
| Rectangulares | 155 x 110 x 74 | 2 | 8 | | |
| | 180 x 140 x 86 | | 4 | 6 | |
| | 220 x 170 x 86 | | 8 | 6 | |
| | 310 x 240 x 124 | | | 18 | 6 |
| | 360 x 270 x 124 | | | 16 | 8 |

## Medidas


**Caja redonda ∅60 mm ref. 0 920 01**





**Cajas redondas ∅70 mm ref. 0 920 02/03**





**Caja cuadrada 65 x 65 mm ref. 0 920 05**





**Cajas cuadradas 80 x 80 mm ref. 0 920 09/11/12/13/14/15**





**Cajas cuadradas 105 x 105 mm ref. 0 920 20/21/22/23/24/25**




**Cajas Plexo cuadradas 130 x 130 mm ref. 0 920 32/34, cajas Plexo rectangulares ref. 0 920 41/42/44/45/52/54/62/64/82/84/92/94**




Plots de fixation en fond de boîte



105 x 105 mm


155 x 110 mm

| Ref. caja | Dim. | A | B | F | G | C | D | E | I | Fijación caja | | | | Fijación accesorios (tornillos ∅4 mm) | | | Superficie útil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| **0 920 32/34** | 130 x 130 | 150 | 150 | 149 | 149 | 81 | 56 | 18 | 67 | 54 | 70 | 120 | 103 | 106 | 106 | 84 | 102 | 87 |
| **0 920 41/42/44/45** | 155 x 110 | 175 | 130 | 173 | 128 | 81 | 56 | 18 | 67 | 79 | 50 | 100 | 128 | 86 | 131 | 64 | 112 | 88 |
| **0 920 52/54** | 180 x 140 | 200 | 160 | 205 | 165 | 94 | 69 | 18 | 80 | 104 | 50 | 130 | 153 | 116 | 156 | 94 | 137 | 112 |
| **0 920 62/64** | 220 x 170 | 240 | 190 | 245 | 195 | 94 | 69 | 18 | 80 | 144 | 80 | 160 | 193 | 146 | 196 | 124 | 226 | 142 |
| **0 920 82/84** | 310 x 240 | 332 | 262 | 340 | 270 | 132 | 97 | 27 | 116 | 220 | 160 | 222 | 276 | 200 | 260 | 150 | 248 | 198 |
| **0 920 92/94** | 360 x 270 | 382 | 292 | 390 | 300 | 132 | 97 | 27 | 116 | 270 | 190 | 252 | 326 | 230 | 210 | 150 | 298 | 228 |


## Principio de implantación

Fijación de las cajas Plexo en canaleta de cables

Cajas 80 x 80 mm



Cajas 105 x 105 mm



# prensaestopas

## de plástico IP 55



0 968 00 0 968 07 0 968 09 0 968 43

### Prensaestopas gris RAL 7035 - IP55

Diseñados para aplicaciones que requieren de protección IP55 y un buen agarre de los cables.
El bloqueo se hace mediante láminas flexibles que presionan el cable, dándole al producto una óptima resistencia a la tracción. Poliamida.

**Rosca ISO**

Conformes a la norma EN 50262.

| Emb. | Ref. | ISO | Capacidad de apriete ∅ mín. (mm) | Capacidad de apriete ∅ máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 968 00 | 12 | 4 | 6,5 |
| 50 | 0 968 01 | 16 | 5 | 10 |
| 50 | 0 968 03 | 20 | 10 | 14 |
| 50 | 0 968 05 | 25 | 13 | 18 |
| 25 | 0 968 06 | 32 | 18 | 25 |
| 10 | 0 968 07 | 40 | 22 | 32 |
| 10 | 0 968 08 | 50 | 30 | 38 |
| 10 | 0 968 09 | 63 | 34 | 44 |

**Rosca PG**

Conforme a las recomendaciones de las guías UTE C 68-300 y 68-311.

| Emb. | Ref. | PG | Capacidad de apriete ∅ mín. (mm) | Capacidad de apriete ∅ máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 968 20 | 7 | 3,5 | 6 |
| 50 | 0 968 21 | 9 | 4 | 8 |
| 50 | 0 968 22 | 11 | 5 | 10 |
| 50 | 0 968 23 | 13,5 | 7 | 12 |
| 50 | 0 968 24 | 16 | 10 | 14 |
| 50 | 0 968 25 | 21 | 13 | 18 |
| 25 | 0 968 26 | 29 | 18 | 25 |
| 10 | 0 968 27 | 36 | 22 | 32 |
| 10 | 0 968 28 | 42 | 30 | 38 |
| 10 | 0 968 29 | 48 | 34 | 44 |

### Tuercas gris RAL 7035

Poliamida con fibra de vidrio.

**Rosca ISO**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 0 968 40 | 12 |
| 50 | 0 968 41 | 16 |
| 50 | 0 968 43 | 20 |
| 50 | 0 968 45 | 25 |
| 25 | 0 968 46 | 32 |
| 10 | 0 968 47 | 40 |
| 10 | 0 968 48 | 50 |
| 10 | 0 968 49 | 63 |

**Rosca PG**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 0 968 30 | 7 |
| 50 | 0 968 31 | 9 |
| 50 | 0 968 32 | 11 |
| 50 | 0 968 33 | 13,5 |
| 50 | 0 968 34 | 16 |
| 50 | 0 968 35 | 21 |
| 25 | 0 968 36 | 29 |
| 10 | 0 968 37 | 36 |
| 10 | 0 968 38 | 42 |
| 10 | 0 968 39 | 48 |

# prensaestopas

## de plástico IP 68



0 980 05 0 980 25 0 980 26 0 980 47

### Prensaestopas gris RAL 7001 - IP68

Apriete mecánico antivibración con anillo de estanqueidad de neopreno IP 68.
El bloqueo se hace mediante láminas flexibles que presionan el cable, dándole al producto una óptima resistencia a la tracción. Suministrada con junta y tuerca hexagonal montada. Poliamida.

**Rosca ISO**

Conforme a la norma EN 50262.

| Emb. | Ref. | | Capacidad de apriete ∅ mín. (mm) | Capacidad de apriete ∅ máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 980 00 | 12 | 3 | 6,5 |
| 25 | 0 980 01 | 16 | 4 | 8 |
| 25 | 0 980 03 | 20 | 6 | 12 |
| 10 | 0 980 05 | 25 | 12 | 18 |
| 5 | 0 980 06 | 32 | 18 | 25 |
| 3 | 0 980 07 | 40 | 22 | 32 |
| 2 | 0 980 08 | 50 | 30 | 38 |
| 2 | 0 980 09 | 63 | 34 | 44 |

**Rosca PG**

Conforme a las recomendaciones de las guías UTE C 68-300 y 68-311.

| Emb. | Ref. | | Capacidad de apriete ∅ mín. (mm) | Capacidad de apriete ∅ máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 980 20 | 7 | 3 | 6,5 |
| 25 | 0 980 21 | 9 | 4 | 8 |
| 25 | 0 980 22 | 11 | 5 | 10 |
| 25 | 0 980 23 | 13,5 | 6 | 12 |
| 20 | 0 980 24 | 16 | 10 | 14 |
| 10 | 0 980 25 | 21 | 12 | 18 |
| 5 | 0 980 26 | 29 | 18 | 25 |
| 3 | 0 980 27 | 36 | 22 | 32 |
| 2 | 0 980 28 | 42 | 30 | 38 |
| 2 | 0 980 29 | 48 | 34 | 44 |

### Tapones gris RAL 7001 - IP68

Con base hexagonal que asegura el bloqueo.
Apriete mediante destornillador plano.
Suministrado con junta. Poliamida.

**Rosca ISO**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 0 980 41 | 16 |
| 50 | 0 980 43 | 20 |
| 50 | 0 980 45 | 25 |
| 25 | 0 980 46 | 32 |
| 25 | 0 980 47 | 40 |

### Conos pasacables

**De entrada directa**

| | | Capacidad (mm) ∅ tubos máx. | Capacidad (mm) ∅ cable |
|---|---|---|---|
| 50 | 0 919 14 | 20 mm | 6 a 20 mm |
| 50 | 0 919 15 | 25 mm | 6 a 25 mm |
| 50 | 0 919 16 | 32 mm | 6 a 32 mm |
| 50 | 0 919 17 | 40 mm | 6 a 40 mm |


**Recortables**

| | | Capacidad (mm) ∅ tubos máx. | Capacidad (mm) ∅ cable |
|---|---|---|---|
| 50 | 0 919 10 | 20 mm | 4 a 20 mm |
| 50 | 0 919 11 | 25 mm | 4 a 25 mm |
| 50 | 0 919 12 | 32 mm | 6 a 28 mm |
| 50 | 0 919 06 | 32 mm | 6 a 28 mm |
| 50 | 0 919 07 | 40 mm | 25 a 38 mm |

## Prensaestopas RAL 7035

Poliamida UL 94-V2 sin halógenos.
Temperatura de utilización: –20 °C + 80 °C.
Autoextinguible : 960 °C según norma CEI 60695-2-11.

**Dimensiones (mm)**




ISO

| Ref. | Rosca | A máx. | B | Ø D | C (plana) | Ø E | Diámetro Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 00 | ISO 12 | 23 | 8 | 19 | 16 | 11,8 | 12,7 |
| 968 01 | ISO 16 | 28 | 15 | 25 | 22 | 15,8 | 16,2 |
| 968 03 | ISO 20 | 34 | 15 | 29 | 26 | 19,9 | 20,4 |
| 968 05 | ISO 25 | 36 | 15 | 35 | 30 | 24,8 | 25,4 |
| 968 06 | ISO 32 | 40 | 15 | 46 | 42 | 31,6 | 32,5 |
| 968 07 | ISO 40 | 47 | 18 | 53 | 52 | 39,8 | 40,5 |
| 968 08 | ISO 50 | 48 | 18 | 65 | 58 | 49,8 | 50,8 |
| 968 09 | ISO 63 | 55 | 18,5 | 71 | 66 | 62,6 | 64 |


PG

| Ref. | Rosca | A máx. | B | Ø D | C (plana) | Ø E | Diámetro Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 20 | PG 7 | 23 | 8 | 17 | 15 | 12,1 | 12,7 |
| 968 21 | PG 9 | 27 | 8 | 22 | 19 | 15,1 | 15,2 |
| 968 22 | PG 11 | 31 | 8 | 25 | 22 | 18,2 | 18,6 |
| 968 23 | PG 13,5 | 32 | 9 | 27 | 24 | 20,2 | 20,4 |
| 968 24 | PG 16 | 32 | 10 | 29 | 27 | 22,3 | 22,5 |
| 968 25 | PG 21 | 35 | 11 | 39 | 33 | 28,1 | 28,3 |
| 968 26 | PG 29 | 41 | 11 | 46 | 42 | 36,9 | 37 |
| 968 27 | PG 36 | 50 | 14,5 | 59 | 53 | 46,4 | 47 |
| 968 28 | PG 42 | 52 | 14,5 | 66 | 59 | 53,5 | 54 |
| 968 29 | PG 48 | 52 | 15,5 | 70 | 64 | 59,9 | 60 |

## Tuercas RAL 7035

Poliamida con fibra de vidrio.

**Dimensiones (mm)**




ISO

| Ref. | Rosca | C1 (plana) | E | Ø D1 |
|---|---|---|---|---|
| 968 40 | ISO 12 | 17 | 5 | 19 |
| 968 41 | ISO 16 | 22 | 5 | 24 |
| 968 43 | ISO 20 | 26 | 6 | 28 |
| 968 45 | ISO 25 | 32 | 6 | 35 |
| 968 46 | ISO 32 | 42 | 7 | 46 |
| 968 47 | ISO 40 | 50 | 7 | 56 |
| 968 48 | ISO 50 | 60 | 8 | 66 |
| 968 49 | ISO 63 | 75 | 8 | 81 |


PG

| Ref. | Rosca | C1 (plana) | E | Ø D1 |
|---|---|---|---|---|
| 968 30 | PG 7 | 19 | 5 | 21 |
| 968 31 | PG 9 | 22 | 5 | 24 |
| 968 32 | PG 11 | 24 | 5 | 26 |
| 968 33 | PG 13,5 | 26 | 6 | 28 |
| 968 34 | PG 16 | 32 | 6 | 35 |
| 968 35 | PG 21 | 36 | 7 | 38 |
| 968 36 | PG 29 | 46 | 7 | 51 |
| 968 37 | PG 36 | 60 | 8 | 66 |
| 968 38 | PG 42 | 70/64 | 8 | 78/72 |
| 968 39 | PG 48 | 75/69 | 8 | 82/77 |

## Prensaestopas RAL 7001

Poliamida UL 94-V2 sin halógenos.
Temperatura de utilización: –20 °C + 80 °C.
Autoextinguible 960 °C según norma CEI 60695-2-11.

**Dimensiones (mm)**




ISO

| Ref. | Rosca | A | B | Ø D | C (plana) | Ø F | Entrada Ø | C1 | E | Ø D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 00 | ISO 12 | 22 | 10 | 16,8 | 15 | 11,9 | 12,7 | 19 | 5 | 21 |
| 980 01 | ISO 16 | 26 | 10 | 21 | 19 | 15,9 | 16,2 | 22 | 5 | 24 |
| 980 03 | ISO 20 | 29 | 12 | 26,5 | 24 | 19,8 | 20,4 | 26 | 6 | 28 |
| 980 05 | ISO 25 | 35 | 15 | 36 | 33 | 24,8 | 25,4 | 32 | 6 | 35 |
| 980 06 | ISO 32 | 40 | 15 | 46,5 | 42 | 31,6 | 32,5 | 42 | 7 | 43 |
| 980 07 | ISO 40 | 49 | 17 | 58,5 | 53 | 39,9 | 40,5 | 50 | 7 | 56 |
| 980 08 | ISO 50 | 54 | 17 | 66,5 | 60 | 50 | 50,8 | 60 | 8 | 66 |
| 980 09 | ISO 63 | 54 | 18 | 75 | 68 | 62,9 | 64 | 75 | 8 | 82 |


PG

| Ref. | Rosca | A | B | Ø D | C (plana) | Ø F | Entrada Ø | C1 | E | Ø D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 20 | PG 7 | 22 | 10 | 16,8 | 15 | 12,5 | 12,7 | 19 | 5 | 21 |
| 980 21 | PG 9 | 26 | 10 | 21 | 19 | 15,2 | 15,2 | 22 | 5 | 24 |
| 980 22 | PG 11 | 27 | 12 | 24,5 | 22 | 18,6 | 18,6 | 24 | 5 | 26 |
| 980 23 | PG 13,5 | 29 | 12 | 26,5 | 24 | 20,4 | 20,4 | 26 | 6 | 28 |
| 980 24 | PG 16 | 30 | 13 | 29,5 | 27 | 22,5 | 22,5 | 32 | 6 | 35 |
| 980 25 | PG 21 | 35 | 15 | 36 | 33 | 28,3 | 28,3 | 36 | 7 | 38 |
| 980 26 | PG 29 | 40 | 15 | 46,5 | 42 | 37 | 37 | 46 | 7 | 51 |
| 980 27 | PG 36 | 49 | 17 | 58,5 | 53 | 47 | 47 | 60 | 8 | 66 |
| 980 28 | PG 42 | 54 | 17 | 66,5 | 60 | 54 | 54 | 70 | 8 | 78 |
| 980 29 | PG 48 | 54 | 18 | 75 | 68 | 60 | 60 | 75 | 8 | 82 |

## Tapones RAL 7001

Poliamida.

**Dimensiones (mm)**




| Ref. | Rosca | Ø D | D1 | F × G | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 41 | ISO 16 | 15,8 | 20,5 | 8 × 2 | 12 | 3,9 |
| 980 43 | ISO 20 | 19,8 | 25 | 8 × 2 | 12 | 3,8 |
| 980 45 | ISO 25 | 24,8 | 30,5 | 8 × 2 | 12 | 4,4 |
| 980 46 | ISO 32 | 31,8 | 38 | 8 × 2 | 12 | 4,9 |
| 980 47 | ISO 40 | 39,8 | 46,5 | 8 × 2 | 12,5 | 4,9 |

# regletas y grapillones Inovac



0 342 74/73



0 342 77/76



0 342 65



0 342 53



0 315 59

## Nylbloc TM

Regletas de 12 bornas con tornillos imperdibles, suministrados aflojados.
Polipropileno ignifugo.
Temperatura de –25 °C a +100 °C.
Temperatura ambiente de –25 °C a +55 °C.
Resistencia al hilo incandescente:
750°, extinción inferior a 5 seg.
850°, extinción inferior a 30 seg.

| Emb. | Ref. Negras | Ref. Blancas | Capacidad (mm²) | ∅ espigas (mm) | Intensidad máxima (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 342 70 | 0 342 75 | 2,5 | 2,5 | 24 |
| 10 | 0 342 71 | 0 342 76 | 6 | 3,5 | 41 |
| 200 | 0 342 72 | 0 342 77 | 10 | 4,5 | 57 |
| 100 | 0 342 73 | 0 342 78 | 16 | 5,5 | 76 |
| 50 | 0 342 74 | | 25 | 7 | 101 |

## Suprem™ enchufables

Conjunto macho-hembra, de 12 bornas.
Temperatura –40 °C a +80 °C
(90 °C en punta).
Temperatura ambiente de –5 °C a +40 °C.

| Emb. | Ref. Negras | Capacidad (mm²) | ∅ espigas (mm) | Intensidad máxima (A) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 342 53 | 6 | 3,2 | 15 |
| 5 | 0 342 54 | 10 | 4,2 | 25 |

## De paso de 10 bornas separables

Permiten la conexión sin cortar el cable
Poliamida ignífuga gris.
Temperatura de –20 °C a +100 °C.
Temperatura ambiente de –10 °C a +50 °C.
Resistencia al hilo incandescente:
960 °C - 30 seg.

### Bornas con patas

| Emb. | Ref. | Capacidad por borna (mm²) | Paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 340 00 | 2 × 6 | 15 |
| 10 | 0 340 01 | 2 × 10 | 19,5 |
| 10 | 0 340 02 | 2 × 16 | 21 |
| 10 | 0 340 03 | 2 × 25 | 21,5 |
| 10 | 0 340 04 | 2 × 35 | 25 |

## Grapillones

### Unifix

| Emb. | Ref. Blanco | Sección del conductor (mm²) Plano | Dimensiones interior (mm) | Longitud del clavo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 315 50 | 2 × 0,75 | 5,5 × 3 | 20 |
| 2000 | 0 315 51 | 2 × 1 | 6,5 × 3 | 20 |

### Fixfor

| Emb. | Ref. Blanco | Redondo (Ø mm) | Sección del conducto (mm²) | Longitud del clavo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 315 54 | 5 | 2 × 0,75 | 20 |
| 1000 | 0 315 55 | 6 | 2 × 1 | 25 |
| 1000 | 0 315 56 | 7 | 3 × 1 - 2 × 1,5 - TV | 25 |
| 1000 | 0 315 57 | 8 | 3 × 1,5 - 2 × 2,5 | 25 |
| 1000 | 0 315 58 | 9 | 3 × 2,5 - 2 × 4 | 25 |
| 100 | 0 315 59 | 10 | 3 × 4 - 2 × 6 | 30 |

# bornas

## y clavijas bananas de seguridad



0 340 45



0 340 42

## Clic anticizallantes

Permiten la conexión sin cortar el cable.
Presión del cable por plaqueta.

| Emb. | Ref. | Capacidad (mm²) | Distancia entre ejes de fijación (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 340 42 | 2 × 16 | 37 |
| 20 | 0 340 43 | 2 × 25 | 37 |
| 10 | 0 340 44 | 2 × 50 | 44 |
| 10 | 0 340 45 | 2 × 75 | 62 |

# clavijas móviles

**2P 10 /16 A**



0 503 12



0 503 13

| Emb. | Ref. | **Clavijas 2P 10 A** |
|---|---|---|
| | | Con anillo tirador.<br>Salida de cable recta y/o lateral.<br>Espigas protegidas ∅ 4 mm.<br>Cable 2 × 0,75 mm² máx.<br>Suministrados con etiqueta con código de barras. |
| | | **Color blanco** |
| 30 | 0 503 12 | Clavija. |
| | | **Color negro** |
| 30 | 0 503 14 | Clavija. |
| | | **Color bronce** |
| 30 | 0 503 13 | Clavija. |
| | | **Clavijas 2P - 10/16 A extraplana** |
| | | Clavija con salida lateral. Ideal para detrás de los muebles.<br>Suministrados con Gencad. |
| 15 | 0 501 83 | Color blanco. |
| 15 | 0 501 84 | Color negro. |

BASES Y CLAVIJAS MÓVILES

## Suministrados con etiqueta con código de barras



# bases y clavijas móviles

**2P+T 10/16 A**



0 503 15



0 503 17



0 501 76

| Emb. | Ref. | **Bases y clavijas 2P+T 10/16 A estándar** |
|---|---|---|
| | | Diseño compacto.<br>Salida de cable recta o lateral.<br>Con abrazadera sujeta cables interna.<br>Cable 3 × 1,5 mm² máx. |
| | | **2P+T 10/16A color blanco** |
| 25 | 0 503 15 | Clavija salida de cable recta. |
| 25 | 0 503 16 | Clavija salida de cable lateral. |
| 15 | 0 503 17 | Base móvil. |
| | | Suministrados con etiqueta con código de barras. |
| 25 | 0 501 87 | Clavija salida de cable recta. |
| 25 | 0 501 88 | Clavija salida de cable lateral. |
| 15 | 0 501 89 | Base móvil. |
| | | **2P+T 10/16 A color negro** |
| | | Suministrados con etiqueta con código de barras. |
| 25 | 0 501 77 | Clavija salida de cable recta. |
| 25 | 0 501 78 | Clavija salida de cable lateral. |
| 15 | 0 501 79 | Base móvil. |
| | | **Clavijas 2P+T 10/16 A confort** |
| | | Con abrazadera sujeta cables interna.<br>Cable 3 × 1,5 mm² máx.<br>Suministrados con etiqueta con código de barras.<br>Clavijas mixtas con toma de tierra lateral y estándar francés. |
| | | **Clavijas rotativas** |
| | | Salida de cable recta o lateral.<br>Rotación de la clavija 360º. |
| 10 | 0 501 72 | Clavija color blanco. |
| 10 | 0 501 73 | Clavija color negro y gris. |
| | | **Clavijas fácil extracción** |
| | | Extracción de la clavija por pulsación.<br>Salida de cable lateral.<br>Rotación de la clavija 120º. |
| 5 | 0 501 75 | Clavija color blanco. |
| 5 | 0 501 76 | Clavija color negro y gris. |

Ref. en negrita: suministradas con etiqueta con código de barras.

# bases y clavijas móviles

## 2P+T 10/16 A



0 503 24



0 503 25



0 502 52



0 503 42



0 503 41

| Emb. | Ref. | Bases y clavijas 2P+T 10/16 A PVC profesional |
|---|---|---|
| | | Con anillo tirador.<br>Diseño robusto.<br>Salida de cable a 45°, recta o lateral.<br>Con abrazadera sujeta cables interna.<br>Cable 3 × 2,5 mm² máx. |
| | | **2P+T 10/16 A color blanco** |
| 25 | 0 503 30 | Clavija. |
| 10 | 0 503 31 | Base móvil. |
| | | Suministrados con etiqueta con código de barras. |
| 25 | 0 501 90 | Clavija. |
| 10 | 0 501 91 | Base móvil. |
| | | **2P+T 10/16 A color negro** |
| 25 | 0 503 28 | Clavija. |
| 10 | 0 503 29 | Base móvil. |
| | | Suministrados con etiqueta con código de barras. |
| 25 | 0 501 94 | Clavija. |
| 10 | 0 501 95 | Base móvil. |
| | | **2P+T 10/16 A color gris** |
| 25 | 0 503 24 | Clavija. |
| 10 | 0 503 25 | Base móvil. |
| | | Suministrados con etiqueta con código de barras. |
| 25 | 0 501 92 | Clavija. |
| 10 | 0 501 93 | Base móvil. |

| Emb. | Ref. | Bases y clavijas 2P+T 10/16A caucho profesional |
|---|---|---|
| | | Material caucho negro de gran resistencia.<br>Bases y clavijas para usos severos.<br>Cable 3 × 2,5 mm² máx. |
| | | **2P+T 10/16 A salida lateral** |
| | | Con anillo tirador. |
| 10 | 0 502 52 | Clavija mixta con toma de tierra lateral y estándar francés. |
| | | **2P 16 A salida recta** |
| 25 | 0 504 51 | Sin anillo tirador. |
| | | **2P+T 10/16 A salida recta** |
| 10 | 0 503 42 | Clavija IP 44. |
| 10 | 0 503 43 | Base. |
| 10 | 0 503 44 | Base IP 44 con tapa de protección. |
| | | Suministrados con etiqueta con código de barras. |
| 10 | 0 501 96 | Clavija IP 44. |
| 10 | 0 501 97 | Base. |
| 10 | 0 501 98 | Base IP 44 con tapa de protección. |
| | | **2P+T 10/16 A salida recta** |
| | | Con prensaestopa sujeta cables que garantiza una elevada tracción del cable:<br>30 kg a 2,5 mm² máx. |
| 10 | 0 503 40 | Clavija IP 44. |
| 10 | 0 503 41 | Base. |

Ref. en negrita: suministradas con etiqueta con código de barras.

# bases múltiples y adaptadores

## 2P+T 10/16 A



0 513 69




0 506 55



0 505 12

| Emb. | Ref. | Bases múltiples 2P+T 10/16 A caucho profesional |
|---|---|---|
| | | Material caucho negro de gran resistencia.<br>Bases para usos severos, talleres, obras…<br>Cable 3 × 2,5 mm² máx.<br>Con tapas de protección. |
| 5 | 0 513 66 |  Base múltiple 3 × 2P+T 10/16 A. |
| 5 | 0 513 69 | Base múltiple 3 × 2P+T 10/16 A IP 44.<br>Con asa de fijación.<br>Posibilidad de fijación mural. |

| Emb. | Ref. | Adaptadores |
|---|---|---|
| | | **2P+T 10/16 A frontal**<br>3680 W máx. a 230 V.<br>Con 2 bases. |
| 10 | 0 506 55 |  ◐ Gris/blanco. |
| 10 | 0 505 11 | ● Negro. |
| | | Con 3 bases. |
| 10 | 0 506 56 |  ◐ Gris/blanco. |
| 10 | 0 505 12 | ● Negro. |
| | | **2P+T 10/16 A lateral**<br>3680 W máx. a 230 V.<br>Con 3 bases. |
| 10 | 0 506 62 |  ○ Blanco. |
| 10 | 0 506 63 | ○ Transparente. |
| 10 | 0 506 64 | ◑ Negro/aluminio. |
| | | **2P+T 10/16 A lateral fácil extracción**<br>3680 W máx. a 230 V.<br>Con 2 bases. |
| 5 | 0 506 65 | ◐ Gris/blanco. |
| | | **2P+T 10/16 A frontal** |
| 4 | 0 504 90 |  Con 2 bases IP44.<br>● Negro. |

# bases y clavijas

## 2P+T 25 A. Bajo normativa española UNE 20315



0 558 00



0 554 23



0 801 41

| Emb. | Ref. | Base y clavija 2P+T 25 A |
|---|---|---|
| | | Según norma UNE 20315.<br>Para instalación:<br>– Empotrada en caja universal ref. 0 801 41.<br>– De superficie en caja ref. 0 802 81.<br>– En canal DLP a partir de sección 34 mm de profundidad. |
| | | **2P+T 25 A** |
| 10 | 0 558 00 | Clavija |
| 10 | 0 554 23 | Base.<br>Diseño Mosaic. |

| Emb. | Ref. | Cajas |
|---|---|---|
| | | **De superficie** |
| 5 | 0 802 81 | Para bases 80 × 80 mm. |
| 5 | 0 558 49 | Para bases 95 × 95 y 100 × 100 mm. |
| | | **De empotrar** |
| 100 | 0 801 41 | Para bases 80 × 80 mm. |
| 5 | 0 801 84 | Para bases 95 × 95 y 100 × 100 mm. |

# bases y clavijas

## 20 A y 32 A para exportación (Norma NF C 61-315)



0 554 32



0 556 35

| Emb. | Ref. | **Bases y clavijas para exportación[1] 20 A - 400 V** |
|---|---|---|
| | | Bases con obturadores de protección infantil. |
| | | **2P+T 20A** |
| 20 | 0 551 52 | Clavija. |
| 10 | 0 554 32 | Base 80 × 80 mm. |
| | | **3P+T 20A** |
| 10 | 0 551 55 | Clavija. |
| 10 | 0 554 25 | Base 80 × 80 mm. |
| 10 | 0 554 55 | Base 95 × 95 mm. |
| | | **3P+N+T 20A** |
| 10 | 0 551 57 | Clavija. |
| 10 | 0 554 27 | Base 80 × 80 mm. |
| 10 | 0 554 57 | Base 95 × 95 mm. |

| | | **Bases y clavijas para exportación IP 44[1] 20 A - 400 V** |
|---|---|---|
| | | Bases con tapa IP 44 y obturadores de protección infantil. |
| | | **2P+T 20A** |
| 10 | 0 556 32 | Clavija. |
| 10 | 0 557 03 | Base 80 × 80 mm. |
| | | **3P+T 20A** |
| 10 | 0 556 35 | Clavija. |
| 10 | 0 557 06 | Base 80 × 80 mm. |
| | | **3P+N+T 20A** |
| 10 | 0 556 37 | Clavija. |
| 10 | 0 557 08 | Base 80 × 80 mm. |

| | | **Bases y clavijas para exportación[1] 32 A - 400 V** |
|---|---|---|
| | | Bases con obturadores de protección infantil. |
| | | **2P+T 32A** |
| 10 | 0 558 02 | Clavija. |
| 10 | 0 558 12 | Base 100 × 100 mm. |
| | | **3P+N+T 32A** |
| 10 | 0 558 07 | Clavija. |
| 10 | 0 558 17 | Base 100 × 100 mm. |

1. Bases especiales para exportación o para incorporar en equipos destinados a la exportación. Cumplen con la norma NF C 61-315:2005.

# clavijas bananas de seguridad



0 500 26



0 500 27



0 500 28



0 500 29

| Emb. | Ref. | **Clavijas especiales de seguridad** |
|---|---|---|
| | | **Clavijas bananas de seguridad ∅ 4 mm**<br>16 A - 33 V∿ - 70 ⎓.<br>Cuerpo en material aislante antichoque.<br>Espiga con funda retráctil de seguridad.<br>Tomas posteriores ∅ 4 mm y lateral con conexión por tornillos.<br>Conforme a la norma EN 61010 - 2 - 031. |
| 10 | 0 500 26 | Negra |
| 10 | 0 500 27 | Azul |
| 10 | 0 500 28 | Roja |
| 10 | 0 500 29 | Amarilla |


0 503 85


0 503 83


0 503 86

| Emb. | Ref. | Adaptadores de viaje |
|---|---|---|
| | | Con tapas de protección.<br>Permiten conectar un enchufe a una toma que no sea estándar.<br>Suministrados en blister con Gencod.<br>◑ Blanco/Gris |
| 10 | 0 503 83 | **Adaptador estándar británico estándar schuko**<br>2P+T - salida 16 A - entrada 13 A - 3000 W con 230 V±<br>Enchufe estándar británico en toma estándar schuko. |
| 10 | 0 503 85 | **Adaptadores estándar americano estándar europeo**<br>2P - salida 6 A - 1380 W con 230 V∿<br>Enchufe estándar americano en toma estándar schuko. |
| 10 | 0 503 86 | **Adaptador estándar europeo estándar americano**<br>2P - salida 16 A - 1380 W con 230 V±<br>Enchufe estándar europeo en una toma US. |
| 10 | 0 503 87 | **Adaptador multiestándar estándar británico**<br>2P + E - salida de 13A - 3250 W con 250 V<br>Enchufe multiestándar en una toma británica. |

# SEGURIDAD Y COMODIDAD EN EL HOGAR



## LUZ TRANQUILIZANTE

LED

### IDEAL HABITACIÓN NIÑOS

Para usarlo **como luz de cortesía**.
Se puede **ajustar la intensidad de la luz** manteniendo la lente pulsada.



## LINTERNA ENCHUFABLE

LED

### IDEAL EMERGENCIAS

Recárgala unos minutos antes del primer uso.
Presiona la lente para usar como **luz de cortesía.**
**En caso de apagón**, los LEDs se encenderán automáticamente con máxima intensidad.

Conoce todas las ventajas de esta gama desde tu móvil con los vídeos demostración.


6 946 71


0 506 80



0 506 73




0 506 82


0 506 78


0 504 62


6 946 70

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Cargadores USB** |
| | | **Cargadores USB simples**<br>Cargador USB 5 V - 1,5 A máx. Enchufe 2P 10 A.<br>Dimensiones reducidas con integración perfecta en una toma de corriente. |
| 12 | 0 506 80 | ○ Blanco |
| 12 | 0 506 81 | ● Negro |
| | | **Toma 2P+T + 2 x USB + soporte teléfono con protección contra el rayo** |
| 8 | 6 946 71 | Protección de los aparatos eléctricos y electrónicos contra el rayo y las sobretensiones.<br>Con indicador que señala el estado de la protección contra el rayo.<br>Tomas cargador USB 5 V/1000 mA que permiten recargar tabletas táctiles, reproductores MP3 o MP4, móviles, etc.<br>Soporte teléfono con antideslizante.<br>Se suministra con enrollador de 1 m con enchufe micro USB. |
| | | **Cargador de encendedor doble salida USB** |
| 20 | 0 506 82 | Potencia total de carga: 2,1 A<br>Adaptado para la toma encendedor universal de coche.<br>Doble salida de toma USB que permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo (smartphone, tableta, etc.). |
| | | **Cargador de inducción** |
| | | Especialmente adaptado para el montaje en muebles, en horizontal, como pueden ser zonas de tránsito, oficinas o superficies de cocina.<br>Para carga rápida y sin cables de smartphones equipados con receptores de inducción. |
| | |  Ø 80 mm IK08/IP44-1A/5W |
| 1 | 0 775 80 | Equipado con 1 antena de inducción de 8 $cm^2$.<br>Extraplano: < 1,5 mm<br>El cargador se bloquea en el mueble con una tuerca de mariposa y girando.<br>- Consumo de energía en espera < 0,07 W.<br>Eficiencia energética >85%. Estándar WPC IQ.<br>Normativa EN 62 479 y especificación ICNIRP.<br>No interfiere con otras conexiones inalámbricas (EI9Be, TD9, GMS, 4G…)<br>- Se suministra con cable micro USB/USB, fuente de alimentación USB 2P- 110-230V, placa adhesiva y soporte fijación de cableado, y etiquea adhesiva para indicar área de carga en espacios públicos. |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Lámparas nocturnas (continuación)** |
| | | **Lámparas nocturnas linterna con batería**<br>2 LED alta luminosidad.<br>Autonomía de la batería:1h30 mín.<br>Enchufe 2P 10 A.<br>2 tipos de LED: posibilidad de utilizar una luz cálida o fría.<br>En modo lámpara nocturna intensidad luminosa regulable.<br>En modo linterna:intensidad luminosa máxima, de color frío.<br>Dimensiones reducidas con integración perfecta en una toma de corriente. |
| 12 | 0 506 78 | ○ Blanco |
| | | **Lámpara nocturna de LED con sensor crepuscular 230 V** |
| 8 | 0 506 73 | Con sensor crepuscular que activa el alumbrado automático según el umbral de luminosidad.<br>Tecnología de LED.<br>Se suministra con cuatro etiquetas de un solo color y un papel personalizable. |
| | | **Enchufes doble función 250 V∿** |
| | | **Enchufe con toma 2P+T 16 A** |
| 5 | 0 504 62 | Se conecta a un cable conectado a un aparato y permite enchufar un segundo aparato a la misma toma.<br>Enchufe 16 A/250 V - 3680 W.<br>Conectar a un cable flexible 3G 1,5 $mm^2$. |
| | |  radiador lámpara |
| | | **Enchufe con interruptor 16 A** |
| 5 | 0 504 09 | Permite equipar un aparato electrodoméstico de clase I o un alargador multitomas, no equipados de origen con botón encendido/apagado.<br>Enchufe 16 A/250 V - 3680 W.<br>Conectar con un cable flexible 3G 1,5 $mm^2$. |
| | |  |
| | | **Toma protegida** |
| | | **Toma 2P+T + 2 x RJ 45 con protección contra el rayo** |
| 8 | 6 946 70 | Protección de aparatos eléctricos y electrónicos y del circuito eléctrico contra el rayo y las sobretensiones. Con indicador que señala el estado del protector contra el rayo. Entrada/salida RJ 45/ RJ 11 compatible ADSL: Uc: 200 V, Uoc: 2 ka y Up: 600 V<br>Se suministra con un cable RJ 11 de 1,5 m. |

# bases múltiples
## estándar



6 950 16



6 950 10



6 950 16

| Emb. | Ref. | **Bases múltiples “Standard”** |
|---|---|---|
| | | Permiten conectar varios aparatos con o sin toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, ordenadores, TV, equipos de música, etc.<br>Extraplanas: pueden colocarse detrás de un mueble.<br>Posibilidad de fijación mediante el accesorio incluido en el embalaje.<br>Toma a 90° para conectar un transformador sin condenar otra toma.<br>Con obturadores de protección para 10000 maniobras.<br>Intensidad de las bases 16 A.<br>Potencia máx. 3500 W a 230 voltios.<br>En formato retráctil GSB. |
| | | **Con cable** |
| | | **3 tomas 2P+T** |
| 10 | 6 950 01 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 10 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| 10 | 6 950 02 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 15 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| | | **4 tomas 2P+T** |
| 10 | 6 950 06 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 25 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| 10 | 6 950 07 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 28 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| | | **5 tomas 2P+T** |
| 10 | 6 950 11 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 12 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| | | **6 tomas 2P+T** |
| 10 | 6 950 16 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 17 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| | | **Sin cable** |
| | | Para conectar con cable de 3G 1,5 mm² como mínimo. |
| 10 | 6 950 04 | 3 tomas 2P+T, ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 23 | 3 tomas 2P+T, ● negro. |
| 10 | 6 950 09 | 4 tomas 2P+T, ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 14 | 5 tomas 2P+T, ◐ gris/blanco. |
| 10 | 6 950 19 | 6 tomas 2P+T, ◐ gris/blanco. |

# bases múltiples
## confort



6 946 01



6 946 24

| Emb. | Ref. | **Bases múltiples “Confort”** |
|---|---|---|
| | | Permiten conectar varios aparatos con o sin toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, ordenadores, TV, equipos de música, etc.<br>Con obturadores de protección para 10000 maniobras.<br>Intensidad de las tomas 16 A.<br>Potencia máx. 3500 W a 230 voltios.<br>Con accesorio recogecables.<br>Con posibilidad de rotación sobre su eje.<br>Con interruptor indicador de presencia de tensión, manipulable con el pie o con la mano.<br>Espacio óptimo entre dos tomas para conectar transformadores, cargadores, etc.<br>Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillo.<br>En formato bolsa GSB. |
| | | **Con cable** |
| | | **3 tomas 2P+T** |
| 5 | 6 946 21 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 01 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| 5 | 6 946 22 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 02 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| | | **4 tomas 2P+T** |
| 5 | 6 946 26 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 04 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| 5 | 6 946 27 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 05 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| | | **5 tomas 2P+T** |
| 5 | 6 946 31 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 07 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| 5 | 6 946 32 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| | | **6 tomas 2P+T** |
| 5 | 6 946 36 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 09 | Cable 1,5 m - 3G 1,5 mm², ● negro. |
| 5 | 6 946 37 | Cable 3 m - 3G 1,5 mm², ◐ gris/blanco. |
| | | **Sin cable** |
| | | Para conectar con cable de 3G 1,5 mm² como mínimo. |
| 5 | 6 946 24 | 3 tomas 2P+T, ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 03 | 3 tomas 2P+T, ● negro. |
| 5 | 6 946 29 | 4 tomas 2P+T, ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 06 | 4 tomas 2P+T, ● negro. |
| 5 | 6 946 34 | 5 tomas 2P+T, ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 39 | 6 tomas 2P+T, ◐ gris/blanco. |

# bases múltiples

## confort y seguridad



6 946 41




Indicador de carga



6 946 51

| Emb. | Ref. | Bases múltiples “Confort y Seguridad” |
|---|---|---|
| | | Permiten conectar varios aparatos con o sin toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, ordenadores, TV, equipos de música, etc.<br>Con obturadores de protección para 10000 maniobras.<br>Intensidad de las bases 16 A.<br>Potencia máx. 3500 W a 230 voltios.<br>Con cable de 1,5 m, de sección 3G 1,5 mm$^2$ y accesorio recoge cable.<br>Con posibilidad de rotación sobre su eje para facilitar la conexión.<br>Con interruptor indicador de presencia de tensión, manipulable con el pie o con la mano.<br>Espacio óptimo entre las dos últimas tomas para conectar transformadores, cargadores, etc. Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillo.<br>En formato caja GSB. |
| | | **Bases con indicador de carga, limitador de potencia y mecanismo de seguridad**<br>Equipadas con indicador de consumo de potencia de los aparatos conectados (3500 W máx.).<br>Mecanismo de seguridad que corta automáticamente la corriente en caso de sobrepasar la potencia máx. permitida. Rearme manual después de haber desconectado uno o varios aparatos.<br>Con accesorio recoge cable. |
| 5 | 6 946 41 | 4 tomas 2P+T - 1,5 m, ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 46 | 6 tomas 2P+T - 1,5 m, ◐ gris/blanco. |
| | | **Bases con protección contra sobretensiones**<br>Con piloto indicador de funcionamiento de la protección contra sobretensiones de origen atmosférico.<br>Encendido: Dispositivos protegidos.<br>Apagado: Protección fuera de uso, reemplazar la base múltiple.<br>Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillo. |
| 5 | 6 946 51 | 4 tomas 2P+T - 1,5 m, ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 11 | 4 tomas 2P+T - 1,5 m, ● negro. |
| 5 | 6 946 56 | 6 tomas 2P+T - 1,5 m, ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 12 | 6 tomas 2P+T - 1,5 m, ● negro. |
| | | **Base con función maestro-esclavo**<br>Equipada con:<br>1 toma maestro.<br>4 tomas esclavo.<br>1 toma libre.<br>Con protección contra sobretensiones |
| 5 | 6 946 48 | 6 tomas 2P+T, 1,5 m, ◐ gris/blanco. |
| 5 | 6 946 13 | 6 tomas 2P+T, 1,5 m, ● negro.<br>Conecte su TV a la toma “maestro”. Conecte su DVD, consola, altavoces, amplificadores, etc., a las tomas “esclavo”.<br>Cuando su TV se enciende, todas las tomas “esclavo” reciben tensión y los dispositivos conectados se encienden. Cuando su TV se apaga (modo standby o completamente apagado) se corta la tensión de las tomas “esclavo” y todos los dispositivos conectados se apagan.<br>La toma “libre” siempre está conectada (para reloj despertador, ADSL, etc.). |

# bases múltiples

## de instalación



0 506 27



0 506 30

| Emb. | Ref. | Bases de instalación |
|---|---|---|
| | | Estética Mosaic con obturadores de protección.<br>Se suministran con 3 accesorios especiales para instalar sobre canal.<br>DLP 20/32 × 12,5, 32 × 16 y 32 × 20 o tubo ∅ 16 o 20 mm. Con portaetiquetas.<br>Potencia máxima 3680 W a 230 V. |
| | **Blanco** | **2 P + T** |
| 5 | 0 506 25 | 3 bases.<br>208 × 75 × 45,5 mm. |
| 5 | 0 506 26 | 4 bases.<br>253 × 75 × 45,5 mm. |
| 5 | 0 506 27 | 6 bases.<br>343 × 75 × 45,5 mm. |
| 5 | 0 506 30 | 6 bases. Con interruptor luminoso.<br>399 × 75 × 45,5 mm. |

# bases múltiples multimedia

**con cable**

# PROTECCIÓN EFICAZ
## PARA TODO TIPO DE
# APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



- **Base múltiple vertical con protección contra sobretensiones**
  - 4 x 2P+T comandadas por el interruptor general
  - 2 puertos USB de carga en la base
  - 1 puerto micro-USB en la base
  - Ideal para uso en vivienda u oficina para cargar todo tipo de dispositivos móviles: tabletas, reproductores MP3 y MP4, smartphones, etc.



- **Base múltiple vertical con protección contra sobretensiones**
  - 4 x 2P+T comandadas por el interruptor general
  - 2 x 2P+T de alimentación fija
  - 2 x RJ 45
  - 2 tomas de TV



- **Base múltiple con protección contra sobretensiones**
  - 4 x 2P+T comandadas por el interruptor general
  - 2 x RJ 45



6 946 64



6 946 66



6 946 14

| Emb. | Ref. | **Bases múltiples multimedia con protección contra sobretensiones** |
|---|---|---|
| | | Protección de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de circuitos telefónicos contra tormentas y sobretensiones<br>Con indicador de estado del protector contra sobretensiones: encendido: aparatos protegidos; apagado: protector contra sobretensiones defectuoso, se debe sustituir la base múltiple.<br>Enchufes y protecciones probados para resistir hasta 10.000 accionamientos<br>Con interruptor indicador que permite apagar un máx. de 3 alimentaciones (p. ej., aparatos informáticos)<br>Espacio óptimo entre 2 enchufes para la conexión de transformadores, cargadores, etc.<br>Cuerpo de la base, rotativo<br>16 A, potencia máx. 3.680 W a 230 V<br>Incl. abrazadera para unir los cables<br>Adaptación perfecta para protección completa de un box de Internet<br>RJ 45 compatibles con RJ 11<br>Entrada/salida RJ 45 / RJ 11 compatible con ADSL: Uc: 200 V, Uoc:2 kV y Up: 600 V |
| 5 | 6 946 64 | ◑ Blanco/gris ceniza<br>4 x 2P+T + 2 RJ 45<br>4 x 2P+T comandadas por el interruptor general<br>Posibilidad de fijación por tornillo a pared, mueble, escritorio...<br>Cable de alimentación de 1,5 m (3G 1,5 mm²)<br>Se vende con cable RJ 11 de 1,5 m para toma telefónica |
| 5 | 6 946 66 | ● Negro<br>6 x 2P+T + 2 x RJ 45 + 2 tomas de TV<br>4 x 2P+T comandadas por el interruptor general<br>2 x 2P+T de alimentación fija<br>Posibilidad de fijación por tornillo a pared, mueble, escritorio...<br>Cable de alimentación de 1,5 m (3G 1,5 mm²)<br>Se vende con cable RJ 11 de 1,5 m para toma telefónica y con cable coaxial para TV de 1,8 m (ficha Ø 9,52 mm) |
| 1 | 6 946 14 | ◑ Blanco/gris ceniza<br>4 x 2P+T + 2 x USB + 1 x micro-USB, vertical<br>4 x 2P+T comandadas por el interruptor general<br>Los puertos USB 5 V/1000 mA permiten cargar tabletas, reproductores MP3 y MP4, teléfonos móviles...<br>El puerto micro-USB permite cargar directamente smartphones<br>Cable de alimentación de 2 m (3G 1,5 mm²) |



6 948 10



6 948 12

| Emb. | Ref. | **Base + Soporte tablet Momo** |
|---|---|---|
| | | Base múltiple de 3 tomas 2P+T con soporte para tablet integrada y 2 puertos USB.<br>Estación de carga para smartphone.<br>Interruptor ON/OFF luminoso.<br>Cable de 1,5 m. 230 V / 2,4 A compatible con sistemas Apple y Android.<br>Diseño moderno. Antideslizante. |
| 3 | 6 948 10 | ◑ Blanco. |
| 3 | 6 948 11 | ● Negro |
| | | **Base múltiple con clipaje: U-power** |
| | | Permite esconder la base por debajo de un mueble y tener ordenados y escondidos los cables.<br>4 tomas 2P + T 16A<br>2 tomas USB tipo A (3,4 A)<br>Clipaje para muebles con anchura de 32 mm a 63 mm máx. |
| 1 | 6 948 12 | ● Color negro.<br>Incluye un luminoso para indicar cuando se está usando. |

# BASE MÚLTIPLE CON CLIPAJE **U-POWER**

## CONECTIVIDAD AL ALCANCE DE TU MANO





## **GANA ESPACIO EN TU PUESTO**
## ¡OLVÍDATE DE TENER CABLES A LA VISTA!



**4x2P+T**
16A



**2xUSB**
USB A: 3,4 A total



Interruptor luminoso




Cable orientable 1,5 m

legrand®

# hublots plásticos

## estancos



0 604 05



0 604 14



0 604 59

| Emb. | Ref. | **12 W - E27**<br>**Oval - IP 44 - IK 06 Clase II** ⧈ |
|---|---|---|
| | | **Difusor incoloro de cristal** |
| | | Base en polipropileno.<br>Portalámparas de porcelana.<br>Protección con rejilla de policarbonato.<br>3 entradas desfondables de cable ∅ 16, 20 mm.<br>Suministrados con 1 tapón. |
| | **E27** | Para lámparas fluorescentes compactas |
| 12 | 0 604 92 | Blanco. |
| 12 | 0 604 05 | Gris |
| | | **Difusor incoloro de cristal, Bebilux** |
| | | Base en polipropileno.<br>Portalámparas de porcelana.<br>Protección con rejilla metálica.<br>2 entradas desfondables de cable ∅ 16, 20 mm. |
| | **E27** | 1 entrada flexible. |
| 12 | 0 604 14 | Gris. |

| Emb. | Ref. | **20 W - E27**<br>**Oval - IP 44 - IK 06 - Clase II** ⧈ |
|---|---|---|
| | | Base en polipropileno.<br>Portalámparas de porcelana.<br>Difusor de cristal incoloro.<br>Protección por rejilla metálica galvanizada.<br>3 entradas de cable desfondables ∅ 16, 20 mm.<br>Suministrado con 1 tapón Pg 13,5. |
| | **E27** | Para lámparas fluorescentes compactas |
| 10 | 0 604 19 | Gris. |

| Emb. | Ref. | **23 W - E27**<br>**Redondo - IP 44 - IK 07 - Clase II** ⧈ |
|---|---|---|
| | | Reflector de aluminio.<br>Suministrado con cono no montado.<br>Autoextinguible 850 °C.<br>Portalámparas de porcelana. |
| | **E27** | Blanco RAL 9010. |
| 10 | 0 604 59 | Difusor de policarbonato incoloro IK - 08.<br>Máximo 23 W fluorescente compacta. |
| 5 | 0 604 51 | Difusor de vidrio incoloro IK - 07. |

# hublots metálicos

## estancos




0 604 77 + 0 605 08




0 604 83 + 0 605 09

| Emb. | Ref. | **Clase I** |
|---|---|---|
| | | Para uso industrial.<br>Base en zamak con revestimiento blanco anticorrosión y difusor de cristal.<br>3 entradas en "T" para prensaestopas ISO 20 (no suministrados).<br>Suministrados con 2 tapones.<br>Borna de puesta a tierra.<br>Montaje de la rejilla sin retirar el difusor. |
| | **E27** | **Oval IP 55 - IK 04 (07 con rejilla)** |
| | | Para 55W halógenas, 17 W en fluocompactas y 8W en leds. |
| 1 | 0 604 77 | Blanco (sin rejilla). |
| 1 | 0 605 08 | Rejilla de protección, metálica con revestimiento blanco. |
| | | **Redondo. - IP 55 - IK 04 (IK 07 con rejilla)** |
| | | Para cámaras frigoríficas.<br>Temperatura de utilización entre -30° y + 35 °C. |
| | **E27** | Para 70 W halógenas, 20 W fluocompactos y 12 W en leds. |
| 1 | 0 604 83 | Blanco (sin rejilla). |
| 1 | 0 605 09 | Rejilla de protección, metálica con revestimiento. |


**0 604 77 + 0 605 08**





**0 604 83**





**0 604 14**




**0 604 19**




**0 604 51/9**



# hublots estancos

## Koro



0 624 25




0 624 00

| Emb. | Ref. | Koro estancos IP 54 - IK 08 Clase II ⧈ |
|---|---|---|
| | | • Difusor de policarbonato con bisagra lateral.<br>• Apertura reversible derecha/izquierda.<br>• Suministrado con un cono Plexo sin montar.<br>• Portalámparas montado sobre el reflector (sistema basculante y extraíble).<br>• Conexión lateral o de fondo.<br>• Conforme a la norma EN 60-598-1.<br>• Autoextinguible: 850 °C.<br>• Conexión en terminal (de forma lateral, trasera o de paso). |
| | **Blanco** | **Redondos** |
| 5 | 0 624 25 | Para lámparas E 27.<br>70 W halógenas, 20 W fluocompactas, 12 W LED. |
| 1 | 0 624 26 | Para lámparas flúo de bajo consumo.<br>2 × 9 W - G 23. |
| | **Gris** | **Rectangular** |
| 5 | 0 624 00 | Para lámparas E 27.<br>55 W halógneas, 17 W en fluocompactas y 8 W en led. |


# hublots estancos

## dimensiones

Los hublots Koro tienen múltiples entradas y el cableado puede efectuarse sin quitar la pletina. Bazas determinantes cuando se encuentra uno a 3 m del suelo.




La pletina articulada bascula y permite un cableado directo manteniendo la posibilidad de una conexión fuera del hublot.




Una accesibilidad perfecta, con 6 entradas desfondables.
El fondo hueco en la parte trasera permite colocar el resto que sobra de los cables.

### Cotas


**Hublots redondos ref. 0 624 25/26**




El difusor de policarbonato montado sobre bisagras permite una apertura reversible derecha/izquierda.

**Hublot rectangular ref. 0 624 00**





## portátiles incandescentes, portalámparas y apliques E27



0 622 10



0 601 30



0 601 52

Conforme a la norma UNE-EN 60598-2-8 (CEI 60598-2-8).

| Emb. | Ref. | **Incandescentes uso profesional IP 55** |
|---|---|---|
| | | **75 W - 230 V∿** |
| | | Difusor en vidrio templado.<br>Protector en acero con revestimiento aislante Rilsan con reflector orientable y gancho.<br>Empuñadura de caucho adaptado para una perfecta sujeción con la mano.<br>Difusor ∅ 110 mm, longitud total: 300 mm.<br>Con cable de caucho 10 m y clavija 2 P - 10/16 A. |
| | **E 27** | Con portalámparas E 27 de nylon. |
| 1 | 0 622 10 | Sin pinza y con 10 m de cable H05 RNF 2 × 1 mm². |
| 1 | 0 622 11 | Con pinza e interruptor marcha/parada.<br>10 m de cable H07 RNF 2 × 1 mm².<br>Equipado con pinza de gran capacidad antideslizante y orientable en todas las posiciones.<br>(Referencia 062247 para difusor de vidrio de repuesto.) |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Portalámparas y apliques E27** |
| | | **Portalámparas iluminación pública 4 A - 500 V∿ 150 V** |
| | **E 27** | |
| 10 | 0 601 30 | Portalámparas de porcelana.<br>Con faldón y freno de casquillo. |
| | | **Apliques 100 W 4 A - 250 V∿** |
| | |  Con caja ∅ 70 mm y 4 conos 0919 10.<br>Suministrado en posición casquillo recto.<br>Para casquillo inclinado montar la tapa a 180º. |
| 10 | 0 601 52 | Portalámparas porcelana. |

## interruptores de paso y programadores enchufables



0 401 92



0 401 93




0 401 94

| Emb. | Ref. | **Interruptores de paso** |
|---|---|---|
| | | **De mano 2 A - 250 V ∿** |
| | | Bipolares. |
| 20 | 0 401 92 |  Blanco. |
| 20 | 0 401 93 | Oro viejo. |
| 20 | 0 401 94 | Negro. |


### Reglamento para portalámparas y apliques

**Clasificación de los volúmenes de protección**
Según REBT ITC-27 vigente desde el 18 de septiembre de 2003.




Volumen 1, si este espacio es accesible sin el uso de una herramienta o el cierre no garantiza una protección mínima IP X4.
Volumen 3, si este espacio es accesible sólo con el uso de una herramienta y el cierre garantiza una protección mínima IP X4.

### Cotas de los apliques





**ESPECIALISTA GLOBAL** EN
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS

¡Síguenos! **LegrandGroupES**

legrand®
www.legrand.es



# MOSAIC



## Mecanismos




**Pág. 572**
Mecanismos Easy-Led, pulsadores e indicadores



**Pág. 578**
Tabla de selección de cargas



**Pág. 583**
Protección e interruptores automáticos



**Pág. 592**
Bases de audio y video

## Detectores para la gestión de iluminación




**Pág. 600**
Detectores, tabla de características y aplicaciones de los detectores

## Soluciones para residencias e instalaciones sanitarias



**Pág. 613**
Llamada de enfermería



**Pág. 620**
Funciones Mosaic antibacteriano

## Soluciones inalámbricas



**Pág. 626**
TREX Sistema de llamada inalámbrico



## NOVEDADES 2020





**Mecanismos Easy-Led**
**(pág. 572)**




**Indicadores Easy-Led**
**(pág. 573)**



**Pág. 574** Interruptores temporizados, horarios, proximidad, táctiles


**Pág. 575** Detectores y ecodetectores


**Pág. 576** Ecorreguladores



**Pág. 577** Reguladores colorimétricos, salidas de cable y tapas ciegas



**Pág. 579** Señalización, pilotos y balizado



**Pág. 580** Control de persianas, interruptores de tarjeta y termostatos ambiente



**Pág. 581** Cargadores de inducción


**Pág. 582** Bases cargador USB



**Pág. 584** Bases de corriente


**Pág. 586** Bases RJ45 y telefónicas



**Pág. 589** Bases de televisión



**Pág. 590** Bases de datos


**Pág. 594** Placas



**Pág. 594** Soportes, cajas de superficie y cajas de puesto de trabajo



**Pág. 598** Tabla de selección de soportes, placas y cajas



**Pág. 601** Detectores tecnología PIR y doble tecnología



**Pág. 605** Controladores de zona y reguladores



**Pág. 607** Zonas de detección y tablas de carga



**Pág. 614** Llamada de enfermería BUS/SCS


**Pág. 617** Alumbrado de ayuda a la auto-nomía


**Pág. 619** Llamada de enfermería y bloques de llamada


**Pág. 627** D-POS II Sistema de paseo seguro


**Pág. 628** WALL Dispositivos de llamada de pared


**Pág. 629** Detectores inalámbricos, software y elementos de la instalación




## Placas
(pág. 594)



## Soluciones inalámbricas para residencias
(pág. 626)

# Mosaic™

## mecanismos de mando





Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

Conexión rápida con bornes automáticos

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Conmutador Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 V~** |
| | | A equipar con ref. 0 676 86L a 230 V o ref. 0 676 87L a 12, 24 y 48 V para función piloto<br>Ref. 0 676 85L a 230 V o ref. 0 676 89L a 12, 24 y 48 V para función luminoso |
| | | **1 módulo** |
| 10 | 2 780 01L | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 01L | ● Aluminio |
| 10 | 0 791 01L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 10L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **2 módulos** |
| 10 | 2 780 11L | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 11L | ● Aluminio |
| 10 | 0 791 11L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 11L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **2 módulos - Completo**<br>Suministrado completo con soporte y placa |
| | | **Interruptor Easy-Led 10 AX - 250 V~** |
| | | **1 módulo** |
| 10 | 0 770 00L | ○ Blanco |
| | | **2 módulos** |
| 10 | 0 770 10L | ○ Blanco |
| | | **Interruptor 20 AX - 250 V~** |
| | | **1 módulo**<br>Equipado de borne para el neutro<br>A equipar con ref. 0 676 64 para función piloto |
| 10 | 0 770 60L | ○ Blanco |
| | | **Interruptor bipolar 16 AX - 250 V~** |
| | | **2 módulos**<br>Equipado de borne para neutro<br>A equipar con ref. 6 650 91 para función piloto o ref. 6 650 90 para función luminoso |
| 10 | 0 770 50L | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Cruzamiento 16 AX - 230 V~** |
| | | **2 módulos**<br>A equipar con ref. 6 650 91 para función piloto o ref. 6 650 90 para función luminoso |
| 10 | 0 770 21L | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 21L | ● Aluminio |
| 10 | 0 793 21L | ● Negro mate |
| | | **Conmutador con tirador 10 AX - 250 V~** |
| | | **2 módulos**<br>Suministrado con cable de 1,5 m |
| 1 | 0 770 14 | ○ Blanco |

(1) Tratamiento a base de iones de plata que garantizan la no proliferación de bacterias en la superficie.

# Mosaic™

## pulsadores





Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

Conexión rápida con bornes automáticos

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Pulsadores o pulsadores inversores 6 A - 250 V~** |
| | | En función del cableado, puede convertirse en pulsador inversor.<br>A equipar con ref 0 676 86L a 230 V o ref. 0 676 87L a 12, 24 y 48 V para función luminoso |
| | | **1 módulo** |
| 10 | 2 780 30L | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 30L | ○ Aluminio |
| 10 | 0 791 30L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 14L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **2 módulos** |
| 10 | 2 780 40L | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 40L | ○ Aluminio |
| 10 | 0 791 40L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 15L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **2 módulos con porta-etiqueta** |
| 10 | 0 770 43L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **Pulsador inversor con borne libre de tensión 6 A - 250 V~** |
| | | Para la función piloto, los bornes del indicador están libres de tensión. Utilizar ref. 0 676 88L en cableado de fase distribuida o 0 679 89L |
| | | **1 módulo** |
| 10 | 0 770 34L | ○ Blanco |
| | | **Pulsador inversor con tirador 6 A - 250 V~** |
| | | Suministrado con cable de 1,5 m. |
| | | **2 módulos** |
| 1 | 0 770 44 | ○ Blanco |

(1) Tratamiento a base de iones de plata que garantizan la no proliferación de bacterias en la superficie.

# Mosaic™

## indicadores Easy-Led



Ejemplo de indicador montado en soporte y cableado con conmutador

0 802 60L


0 802 51 + 0 802 62L

Esquemas de instalación p. 574
Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598


| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| | | **Indicadores Easy-Led con LED blanco** | |
| | | Se fijan mediante clips al frontal del mecanismo retirando la tecla. | |
| | | **Indicadores luminosos** | Color base |
| 10 | 0 676 86L | 230 V - 0,041 W | Gris |
| 10 | 0 676 87L | 12/24/48 V~ - 0,006 W/0,033 W/0,153 W | Blanco |
| | | **Indicadores piloto** | |
| 10 | 0 676 85L | 230 V - 0,39 W | Naranja |
| 10 | 0 676 88L | 230 V - 0,39 W - fase distribuida | Rojo |
| 10 | 0 676 89L | 12/24/48 V~ - 0,006 W/0,033 W/0,153 W | Azul |
| | | **Indicadores 230 V para funciones específicas** | |
| | | **Para interruptor bipolar** | |
| | | 2 cables | |
| 10 | 6 650 90 | Indicador luminoso - 0,03 W | |
| 10 | 6 650 91 | Indicador piloto - 0,7 W | |
| | | **Para interruptor 20 AX y base de corriente** | |
| | | 2 cables | |
| 10 | 0 676 64 | Indicador piloto - 2,4 mA | |
| 10 | 0 676 63 | Indicador piloto verde- 2,4 mA | |
| | | **Indicadores Easy-Led para soportes** | |
| | | Incorporan una tira de LEDs de bajo consumo<br>Permiten crear un efecto de halo luminoso blanco en la parte baja de la placa.<br>Permiten orientarse en la oscuridad<br>Para su montaje, es necesario romper la parte inferior del soporte 2 módulos ref. 0 802 51 | |
| 10 | 0 802 60L | Potencia: 0,03 W (luminoso) | |
| 10 | 0 802 62L | Potencia: 0,4 W (piloto) | |

## Cableado de conmutadores para función piloto


**Para un circuito conmutador, en fase distribuida**




**Para un circuito conmutador existente**




## Montaje de indicadores Easy-Led en soporte






0 784 25


0 766 66


0 787 09

Tabla de selección de cajas, soportes y placas p 598.
Tabla de cargas p. 578.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 784 20 | **Interruptor temporizado**<br>Control de iluminación (consultar tabla de cargas p. 880) o de calefacción con temporización<br>Ajuste de 25 s a 15 min<br>Posibilidad de instalar varios interruptores temporizados en el mismo circuito<br>Instalación 2 cables en caja 40 mm<br>Equipado con un indicador<br>Antiparasitario de conformidad con la norma EN 55022<br>2 módulos<br> ◯ Blanco |
| 1 | 0 784 25 | **Interruptor horario programable**<br>Permite el control por programación de la iluminación, de la calefacción, de los motores, de las tomas de corriente (ver tabla de cargas p. 880)<br>Capacidad 8 programas semanales con reserva de funcionamiento 20 h<br>Excepción temporal o permanente<br>1 contacto inversor - 16 A - 250 V~ cos φ = 1<br>2 módulos<br> ◯ Blanco |
| 1 | 0 766 66 | **Interruptor de proximidad 10 AX**<br>Permite controlar las fuentes luminosas u otros (ver tabla de cargas p. 880) pasando simplemente la mano cerca del interruptor<br>Especialmente adaptado para aplicaciones en entornos medicalizados<br>Posibilidad de conectar hasta 5 interruptores con sensor de proximidad para controlar un mismo circuito de iluminación<br>Se suministra con indicador de testigo<br>2 módulos<br> ◯ Blanco antibacteriano(1) |
| 1 | 0 787 09 | **Interruptor táctil**<br>Permite el control de la iluminación y otros elementos mediante una acción táctil sobre el mecanismo<br>Es perfecto para la zonas donde se exige un alto nivel de higiene<br>Posibilidad de identificación con etiqueta (suministrada) situada bajo el embellecedor<br>2 módulos<br>Incluye un indicador de piloto<br>Permite controlar las lámparas (consultar tabla de cargas p. 880)<br> ◯ Blanco antibacteriano(1) |

(1) Tratamiento a base de iones de plata que garantizan la no proliferación de bacterias en la superficie.

# Mosaic™


## ecodetectores


0 784 59


0 784 57


0 401 49

Todos los detectores son compatibles con todas las lámparas del mercado. Campo de detección 180º. Rango de detección 8 m. Altura recomendada de fijación: 1,20 m

| Emb. | Ref. | Ecodetectores de 2 hilos |
|---|---|---|
| | | Detección por IR.<br>Potencia por tipo de lámpara:<br>- LED: 3 W a 100 W.<br>- Fluorescente compacta: 3 W a 100 W.<br>- LED, lámparas fluorescentes compactas, halógenas, fluorescentes con balasto ferromagnético o electrónico: 3 W a 250.<br>Para los LED y lámparas fluorescentes compactas en caso de instalación de varios detectores en un mismo circuito, la carga mínima aumenta (ver hoja técnica).<br>Selector frontal para modo de funcionamiento: ON, automático y OFF.<br>Posibilidad de conectar hasta 3 detectores en paralelo.<br>Ajuste de la temporización de 10 segundos a 10 minutos.<br>Ajuste del umbral de luminosidad de 5 lux a 1.275 lux.<br>Consumo de energía: 0,02 W. |
| 1 | 0 784 59 | **Ecodetector 2 hilos, sin neutro, con desconexión**<br><br>○ Blanco |
| 1<br>1 | 0 784 58<br>0 792 47 | **Ecodetector 2 hilos, sin neutro, sin desconexión**<br><br>○ Blanco<br>● Aluminio |

| Emb. | Ref. | Ecodetectores de 2 hilos |
|---|---|---|
| | | **Ecodetector 2 hilos, sin neutro, sin neutro**<br>Se instala en lugar de un pulsador.<br>Se asocia con un minutero electrónico modular.<br>El ajuste de la temporización debe ser idéntico al del minutero.<br>Posibilidad de conectar hasta 10 detectores en paralelo.<br>Opción de control manual adicional mediante pulsador remoto.<br>Ajuste del umbral de luminosidad de 5 lux a 1.000 lux.<br>Integra LED para función luminoso.<br>La potencia aceptada por tipo de lámpara va asociada al minutero y no al detector. |
| 1 | 0 784 57 | <br>○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Compensador activo |
|---|---|---|
| 1 | 0 401 49 | Permite compatibilizar los controles eléctricos de iluminación 2 cables sin neutro con todas las cargas del mercado (LED, fluocompacta, halógeno TBT con balasto ferromagnético o electrónico, halógeno 230 V, tubo fluorescente, incandescente)<br>Consumo: 0,2 W (en espera) y 1,8 W (en funcionamiento) |


# Mosaic™

## ecodetectores


0 784 52


0 784 50

Todos los detectores son compatibles con todas las lámparas del mercado. Campo de detección 108º. Rango de detección 8 m. Altura recomendada de fijación: 1,20 m.

| Emb. | Ref. | Ecodetectores de 3 hilos |
|---|---|---|
| | | **Ecodetector 3 hilos temporizador, 2.000 W, con neutro**<br>Detección por IR.<br>Verifica la luz natural de forma continua y no solo el momento de la detección.<br>Potencia por tipo de lámpara:<br>- LED: 0 a 500 W.<br>- Fluorescente compacta: 0 a 500 W.<br>- LED, lámparas fluorescentes compactas, halógenas, fluorescentes con balasto ferromagnético 230 V 0 a 2.000 W.<br>Ajuste de la temporización de 5 segundos a 30 minutos.<br>Ajuste del umbral de luminosidad de 5 lux a 1.275 lux.<br>Consumo de energía: 0,2 W. |
| 1<br>1 | 0 784 54<br>0 792 58 | <br>○ Blanco<br>● Aluminio |
| | | **Detector de presencia 3 hilos, con neutro**<br>Tecnología doble: infrarrojo y ultrasónico, permite la detección de presencia precisa.<br>Verifica la luz natural de forma continua y no solo el momento de la detección.<br>Potencia por tipo de lámpara:<br>- LED: de 0 a 500 W.<br>- Fluorescente compacta: 0 a 500 W.<br>- LED, lámparas fluorescentes compactas, halógeneas, fluorescentes con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 1.000 VA.<br>- Halógena incandescente 230 V 0 a 2.000 W.<br>Posibilidad de conectar hasta 10 detectores en paralelo.<br>Opción de control manual adicional mediante pulsador remoto.<br>Ajuste de la temporización de 5 segundos a 30 minutos.<br>Ajuste del umbral de luminosidad de 5 lux a 1.275 lux.<br>Consumo de energía: 0,4 W. |
| 1 | 0 784 52 | <br>○ Blanco |
| | | **Ecodetector 3 hilos básico, con neutro**<br>Detección de infrarrojos.<br>Potencia por tipo de lámpara:<br>- LED: de 0 a 500 W.<br>- Fluorescente compacta: 0 a 50 W.<br>- LED, lámparas fluorescentes compactas, halógenas con balasto ferromagnético o electrónico: 0-200 VA.<br>- Tubos fluorescentes con balasto ferromagnético o electrónico: 0 a 150 VA.<br>- Halógena de 230, Incandescente: 0 a 400 W.<br>Un detector por circuito.<br>Sin opción de control manual mediante pulsador remoto<br>Ajuste de la temporización de 10 segundos a 10 minutos.<br>Ajuste del umbral de luminosidad de 5 lux a 1.275 lux.<br>Consumo de energía: 0,55 W. |
| 1 | 0 784 50 | <br>○ Blanco |

# Mosaic™

## ecorreguladores



0 784 07



0 792 07

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.
Tabla de selección de cargas en pág. 578.

| Emb. | Ref. | Ecorreguladores 2 sin neutro |
|---|---|---|
| | | Permiten el control y la regulación de todo tipo de lámparas:<br>- LED regulables: 3 W a 75 W (10 lámparas máximo).<br>- Fluorescentes compactas regulables: 3 W a 75 W (10 lámparas máximo).<br>- Halógenas MBT con transformador ferromagnético: 3 VA a 400 VA.<br>- Halógenas MBT con transformador electrónico: 3 VA a 400 VA.<br>- Halógenas 230 V: 3 W a 400 W.<br>- Tubos fluorescentes con balasto: 3 VA y 200n VA.<br>- Incandescente: 400 W 3 WA.<br>Se utilizan en modo:<br>- regulación<br>- preselección de niveles (0%, 33%, 66% y 100%)<br>- noche (apagado progresivo en 1 hora)<br>Integran la función memoria: la luz se enciende al nivel de iluminación del último apagado.<br>Encendido y apagado progresivos (2 segundos).<br>Puede asociarse a uno o más pulsadores no iluminables (p. 591). Cada pulsador permite las funciones encendido, apagado y regulación.<br>**Mecanismos** |
| 1 | 0 784 07 |  ○ Blanco |
| 1 | 0 792 07 | ● Aluminio |

# Mosaic™

## reguladores



0 784 02




0 784 04



0 784 10

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.
Tabla de selección de cargas en pág. 578.

| Emb. | Ref. | Reguladores 230 V |
|---|---|---|
| | | Integran la función memoria: la luz se enciende al nivel de iluminación del último apagado.<br>Puede asociarse a uno o más pulsadores no iluminables (p. 591). Cada pulsador permite las funciones encendido, apagado y regulación.<br>**Regulador básico 2 hilos sin neutro**<br>Permite el control y la regulación de los siguientes tipos de lámparas:<br>- Halógeno MBT con balasto ferromagnético o electrónico de tipo inductivo: 40 VA a 600 VA.<br>- Halógeno 230 V: 40 W a 600 W.<br>- Incandescente: 40 W a 600 W.<br>Enciende y apaga la lámpara de forma progresiva. |
| 1 | 0 784 05 |  ○ Blanco |
| | | **Regulador 1.000 W 3 hilos con neutro**<br>Permite el control y la regulación de los siguientes tipos de lámparas:<br>- Halógeno MBT con balasto ferromagnético o electrónico: 100 VA a 1.000 VA.<br>- Halógeno 230 V: 100 W a 1.000 W.<br>- Incandescente: 100 W a 1.000 W.<br>Encendido y apagado progresivos.<br>5 LED permiten visualizar el nivel de intensidad.<br>Instalación caja de empotrar de 2 puestos y placa de montaje de 4/5 módulos. |
| 1 | 0 784 02 |  ○ Blanco |
| | | **Regulador para balasto 1-10 V con neutro**<br>Permite el control y la regulación de tubos fluorescentes con balasto electrónico 1-10 V: 600 VA. |
| 1 | 0 784 04 |  ○ Blanco |

# Mosaic™

## comandos táctiles y accesorios



0 784 30



0 488 60

| Emb. | Ref. | Reguladores colorimétricos |
|---|---|---|
| | | Permite al usuario crear ambientes luminosos.<br>Para balastos y drivers (LED) DALI.<br>Permiten el control de hasta 21 luminarias RGB.<br>Configuración por presión sobre el botón “learn” del producto o con el configurador ref. 0 882 30.<br>Ideal para oficinas, salas de reunión, show-rooms, tiendas, restaurantes, hoteles...<br>Funcionan con la fuente de alimentación ref. 0 035 15. |
| | | **Variador colorimétrico - 1 zona**<br>Permite crear variaciones de color presionando sobre la tecla. |
| 1 | 0 784 03 |  ○ Blanco |
| | | **Comando táctil - 4 ambientes luminosos - 4 zonas** |
| 1 | 0 488 60 |  Permite crear 4 ambientes luminosos en 4 zonas.<br>Regulación de los colores mediante presión sobre el círculo cromático táctil y de la intensidad luminosa sobre la barra de nivel táctil.<br>Suministrado con soporte universal.<br>Se monta en caja de empotrar de 2 módulos de profundidad 50 mm. |

## Alimentación DALI

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 035 15 | Se instala en el falso techo.<br>Funciona con los variadores colorimétricos refs. 0 784 03 y 0 488 60.<br>230 V, 250 mA, 16 V⎓. |

# Mosaic™





## salidas de cable









0 775 51

| Emb. | Ref. | Salidas de cables |
|---|---|---|
| | | **Salida de cables 10 A con bornes**<br>Equipada con 4 bornes de sección 1,5 mm² con conexión automática frontal y posterior.<br>Con retenedor de cables. |
| 10 | 0 775 51 |  ○ Blanco |
| | | **Salida de cables**<br>Para cable: Ø máximo 12 mm, Ø mínimo 4 mm.<br>Con retenedor de cables. |
| 10 | 2 775 50L |  ○ Blanco |
| | 0 792 49 | ◉ Aluminio |
| | 0 791 50L | ● Negro mate |

| | | Tapas ciegas |
|---|---|---|
| | | **1 módulo** |
| 10 | 0 770 70 |  ○ Blanco |
| 10 | 0 792 70 | ◉ Aluminio |
| 10 | 0 787 20 | ○ Blanco antibacteriano |
| | | **2 módulos** |
| 10 | 2 770 71L |  ○ Blanco |
| 10 | 0 792 80 | ◉ Aluminio |
| 10 | 0 791 81L | ● Negro mate |

| Tabla de cargas máximas a 240 V~ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refs. |  Lámparas incandescentes o halógenas |  Halógenas MBT con transformador ferromagnético |  Halógenas MBT con transformador electrónico |  Tubo fluorescente |  Lámpara fluocompacta y fluocompacta regulable |  Carga fluorescente con balasto electrónico 1-10 VA |  Lámpara fluocompacta con transformador separado |  Motor |  Calefactor |  Contactor |  LED |
| **Interruptor de proximidad** | | | | | | | | | | | | |
| **0 766 66** | 1000 W | 500 VA | 500 VA | 500 VA | 500 VA | - | 500 VA | 100 VA | 1000 VA | I máx. ≤ 2A | - |
| **Ecodereguladores** | | | | | | | | | | | | |
| **0 784 07**<br>**0 792 07**<br>**0 488 70**<br>**0 488 70L** | 3 W<br>400 W | 3 VA<br>400 VA | 3 VA<br>400 VA | 3 VA<br>200 VA | 3 W(2)<br>75 W o máx.<br>10 lámparas | | - | - | - | - | 3 W(3)<br>75 W o máx.<br>10 lámparas |
| **Reguladores** | | | | | | | | | | | | |
| **0 784 02** | 100 W<br>1.000 W | 100 VA<br>1.000 VA | 100 VA<br>1.000 VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **0 784 04** | - | - | - | - | - | 40 VA<br>600 VA | - | - | - | - | |
| **0 784 05** | 40 W<br>600 W | 40 VA<br>600 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ecodetectores** | | | | | | | | | | | | |
| **0 784 50** | 400 W | 200 VA | 200 VA | 150 VA | 50 W | - | 200 VA | - | - | | 50 W |
| **0 792 58**<br>**0 792 59**<br>**0 792 47** | 3 W<br>250 W | 3 VA<br>250 VA | 3 VA<br>250 VA | 3 VA<br>250 VA | 30 W(4)<br>100 W | - | 3 VA<br>250 VA | - | - | - | 20 W -<br>150 W(2) |
| **0 784 54**<br>**0 792 58** | 2.000 W | 1.000 VA | 1.000 VA | 10 X (2 X 36 W) | 250W | - | 1.000 VA | - | - | I máx. ≤ 2 A | 250 W |
| **0 784 52** | 2.000 W | 1.000 VA | 1.000 VA | 10 X (2 X 36 W) | 250W | - | 1.000 VA | - | - | I máx. ≤ 2 A | 250 W |
| **Interruptor temporizado** | | | | | | | | | | | | |
| **0 784 20** | 1.000 W | 400 VA | 400 VA | - | - | - | - | 250 VA | 1.840 W | - | - |
| **Interruptor horario programable** | | | | | | | | | | | | |
| **0 784 25** | 1.200 W | 1.800 VA | 2.300 VA | - | 100 VA(1) | - | - | 1.800 VA | - | - | - |
| **Comando táctil** | | | | | | | | | | | | |
| **0 784 09** | 1.000 W | 500 VA | 500 VA | 500 VA | 500 VA | - | 500 VA | 100 VA | 1.000 W | I máx. ≤ 2 A | 500 VA |

1. No compatible con lámparas fluocompactas regulables.
2. Funciona con fluocompactas regulables.
3. Funciona con LED regulables.
4. En caso de instalación de varios detectores sobre el mismo circuito, la carga mínima aumenta.

| Compatibilidad con indicadores luminosos (sin neutro) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refs. |  Lámparas incandescentes o halógenas |  Halógenas MBT con transformador ferromagnético |  Halógenas MBT con transformador electrónico |  Tubo fluorescente |  Carga fluorescente con balasto electrónico 1-10 VA |  Lámpara fluocompacta y fluocompacta regulable |  Lámpara fluocompacta con transformador separado |  LED |  Motor |  Calefactor |  Contactor |
| **0 676 86** | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO |
| **0 676 86L** | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO |


0 785 20


0 785 22


0 785 11


0 785 10


0 785 60

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

## Señalización luminosa 230 V~

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Mecanismos con LED y ventana pivotante prevista para etiquetas impresas.<br>Para papel de impresión estándar o transparente. |
| | | **1 estado - 2 módulos**<br>2 niveles de intensidad (0,2 W o 1 W). |
| 5 | 0 785 20 | Señalética con LED blancos. |
| 5 | 0 785 21 | Señalética con LED azules. |
| | | **2 estados - 2 módulos** |
| 5 | 0 785 24 | Señalética con LED 2 estados verde o rojo configurables en el mecanismo (1 W). |
| | | **1 estado - 5 módulos** |
| 1 | 0 785 22 | Señalética con LED blancos (1 W). |
| 1 | 0 785 23 | Señalética con LED azules (1 W). |

## Piloto de balizado autónomo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | En caso de corte de suministro, enciende automáticamente LED blanco de potencia (autonomía: 1 h).<br>Iluminación circular LED en modo espera.<br>Complementa el sistema de iluminación de seguridad (guarderías, centros sanitarios, accesibilidad, residencias 3.ª edad...).<br>Posibilidad de control remoto mediante ref. 0 039 01. |
| 1 | 0 785 12 | ○ Blanco |

## Piloto indicador de obstáculos

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Mecanismo equipado de un detector infrarrojo y de LED.<br>A instalar en la proximidad de obstáculos, escalones o cambios de nivel.<br>El mecanismo se ilumina cuando detecta la presencia de una persona.<br>Equipado de señal sonora desconectable. |
| 1 | 0 785 11 | ○ Blanco |

## Piloto de balizado

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 785 10 | 230 V~ - 0,2 o 1 W.<br>○ Blanco antibacteriano |

## Pilotos salientes

2 módulos.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **12-24 V~/⎓ - 0,6 W** |
| 10 | 0 785 60 | ● Rojo |
| 10 | 0 785 61 | ○ Blanco |
| 10 | 0 785 62 | ● Verde |
| 10 | 0 785 63 | ● Azul |
| | | **230 V~ (0,2 o 1 W)** |
| 10 | 0 785 70 | ● Rojo |
| 10 | 0 785 71 | ○ Blanco |
| 10 | 0 785 72 | ● Verde |
| 10 | 0 785 73 | ● Azul |

## Pilotos

Para funciones piloto o luminosas.
Suministrado con 4 etiquetas de color (rojo, naranja, verde y azul).
○ Blanco antibacteriano - 1 módulo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Simples** |
| 10 | 0 785 01 | 230 V (1 W). |
| 10 | 0 785 51 | 12-24 V (0,2 W). |
| | | **Dobles** |
| 10 | 0 785 02 | 230 V (1 W). |
| 10 | 0 785 52 | 12-24 V (0,2 W). |

## Sonería

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Zumbador**<br>Nivel sonoro 70 dB a 1 m.<br>230 V~ - 50/60 Hz - Consumo: 25 mA. |
| 10 | 0 766 41 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Timbre electrónico**<br>Nivel sonoro 80 dB a 1 m.<br>12-24-48 V⎓ - Consumo: 5-9-17 mA. |
| 1 | 0 766 42 | ○ Blanco - 2 módulos |

# Mosaic™

## control de persianas e interruptor de tarjeta



0 787 05



0 767 28

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

Bornes de conexión automática.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptores para persianas** |
| | | Para el control directo subida/bajada/paro de motores de persianas, estores y toldos 500 W máximo. |
| 10 | 0 770 26 |  ○ Blanco |
| 1 | 0 792 26 | ◍ Aluminio |
| 10 | 0 791 26L | ● Negro mate |
| | | **Pulsadores para persianas** |
| | | Para el control mediante automatismos de motores de persianas, estores y toldos 500 W máximo. |
| 10 | 0 770 25 |  ○ Blanco |
| 1 | 0 792 25 | ◍ Aluminio |
| | | **Interruptores de tarjeta** |
| | | **Interruptor de tarjeta sin contacto 13,56 MHz** |
| | | Permite la conexión de un circuito, por ejemplo sala de reunión, oficina, habitación de hotel...<br>Funciona únicamente con las tarjetas sin contacto Mifare ref. 0 767 11/13 u otras tarjetas formato ISO 13,56 MHz.<br>Temporización de 30 s después de la retirada de la tarjeta: 230 V~ potencia 30 VA.<br>Zona de inserción de la tarjeta retroiluminada. |
| 1 | 0 767 28 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Interruptor de tarjeta mecánico** |
| | | Permite la conexión de un circuito mediante la introducción de la tarjeta ref. 0 898 06 o de una tarjeta para habitación de hotel.<br>Temporización de 30 s después de la retirada de la tarjeta: 230 V~ potencia 30 VA.<br>Zona de inserción de la tarjeta retroiluminada. |
| 1 | 0 784 45 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Tarjeta formato ISO** |
| | | Dimensiones 50 x 80 mm. |
| 10 | 0 767 11 |  Tarjeta sin contacto Mifare 13,56 MHz. |

# Mosaic™

## termostatos ambiente




0 767 20




0 767 21

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

Bornes de conexión automática.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Termostato ambiente** |
| | | Alimentación 230 V~ - 50/60 Hz.<br>Adaptados a la regulación de techos y suelos radiantes.<br>**Electrónico**<br>Rango de regulación de 5 °C a 30 °C.<br>Precisión de la regulación +/– 0,5 °C (categoría B).<br>1 salida contacto libre de tensión.<br>Pulsador frontal para paro y selección de modo.<br>• Utilización en BT.<br>Poder de corte:<br>- 8 A / 230 V~ - circuito resistivo.<br>- 2 A / 230 V~ - circuito inductivo.<br>• Utilización en MBT.<br>Poder de corte de 1 mA a 500 mA máximo:<br>12 a 48 V~ / 12 a 24 V⎓. |
| 1 | 0 767 20 |  ○ Blanco |
| | | **Electrónico programación semanal**<br>Permite efectuar la regulación de temperatura en instalaciones de calefacción a fuel, gas o eléctricas en modo confort, ahorro y deshielo.<br>Visualización permanente del programa en curso<br>4 programas preestablecidos, 1 programa libre, 4 plantillas horarias máximo por día, 2 niveles regulables de temperatura.<br>Rango de regulación de 7 °C a 30 °C.<br>Precisión de la regulación + 0,5 °C (categoría B).<br>Copia de seguridad permanente de programas.<br>Reserva de marcha 100 h.<br>1 salida contacto inversor.<br>Poder de corte:<br>- 8 A - 230 V~ - circuito resistivo.<br>- 2 A - 230 V~ - circuito inductivo.<br>- 1 a 500 mA máximo - 12 a 48 V~.<br>- 5 módulos |
| 1 | 0 767 21 |  ○ Blanco |
| | | **Sonda para termostato modular** |
| | | Mide la temperatura para el termostato modular ref. 0 038 40. |
| 1 | 0 767 23 |  ○ Blanco |


0 775 98


0 775 80


0 775 99

Los cargadores de inducción permiten la carga rápida sin cables de Smartphones equipados de receptor para inducción.
Consumo en reposo < 0,07 W. Rendimiento energético > 85%.
Conforme al estándar WPC QI (Wireless Power Consortium).
Conforme a las normas EN 62479 (emisión CEM).
Conforme a las especificaciones ICNIRP (protección de la salud).
No interfiere con otros tipos de comunicaciones inalámbricas (ZigBee, TNT, GSM 4 G…).

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 775 98 | **Cargador de inducción con base para carga USB tipo A - Mosaic**<br>Cargador inalámbrico 1000 mA con 1 base USB de 2.400 mA 12 W para alimentar un segundo terminal. Especialmente adaptado a espacios de trabajo. Se instala en caja de empotrar, de superficie, puesto de trabajo, columna, bloque sobremesa… A equipar con soporte y placa (p. 618). Equipado con 2 antenas de inducción que garantizan una carga rápida del smartphone. Superficie activa: 50 x 80 mm. Pletina inclinada de 10° con revestimiento antideslizante para asegurar el terminal durante la carga. Dimensiones: 136,5 x 70 x 56,5 mm. Función de bloqueo anti-robo. Es posible la instalación en placas horizontales multipuesto.<br><br>○ Blanco con pletina acabado metalizado |
| 1 | 0 775 80 | **Cargador de inducción - Integrable en mobiliario**<br>Cargador inalámbrico 1.000 mA. Especialmente indicado para instalar en mobiliario, lugares de paso, oficinas, cocinas… IK 04 - IP 4 - Clase II MBTS. Equipado con una antena de inducción de 8 cm², que garantiza una carga rápida del smartphone. Diámetro de la perforación 80 mm, diámetro de la placa exterior 85 mm, extraplano con espesor < 1,5 mm.<br><br>Suministrado con:<br>- cable-USB/USB de longitud 2,5 m<br>- alimentación USB - 2P - 110-230 VA<br>- bases adhesivas y bridas para cable<br>- etiqueta adhesiva Ø85.110 mm para señalización de la zona de carga en espacios públicos<br>Fijación del cargador bajo el mobiliario mediante tornillo con tuerca de mariposa. |
| 1 | 0 775 99 | **Cargador de inducción - versión semi-empotrar para espacios públicos**<br>Cargador inalámbrico 1.000 mA.<br>Especialmente indicado para establecimientos públicos, lugares de paso, piscinas…<br>IK 08 - IP 66 - Clase II BTS. Equipado con 2 antenas de inducción que garantizan una carga rápida del smartphone. Superficie activa: 50 x 80 mm.<br>Pletina inclinada de 10° con revestimiento antideslizante para asegurar el terminal durante la carga. Se instala en caja universal de profundidad mínima 40 mm, con tornillos. Posibilidad de fijación complementaria en 4 puntos con tornillos T12.<br>Alimentación fase + neutro 110/230 V∿.<br>Mecanismo suministrado con tapa fijada en 4 puntos con tornillos T12.<br><br>● Aluminio<br>Dimensiones : 141 x 95 x 51 mm |

Mosaic™
cargadores de inducción

## Carga inalámbrica por inducción

**Una innovación para la recarga de forma rápida y sencilla**


Para la transferencia de energía inalámbrica por inducción.
Sin cables ni conectores.

**Un estándar abierto e internacional:** qi

Los productos Legrand están certificados QI WPC.
Wireless Power Consortium, 230 miembros que garantizan la interoperatividad con los smartphones de inducción.

## La ergonomía adaptada a los diferentes entornos


**Carga en horizontal sobre el mobiliario**




Diámetro de corte de 80 mm.
Fijación al mobiliario mediante tornillo con tuerca de mariposa.
Alimentación externa con cable de 2,5 m.

**Carga mural vertical en zonas públicas**


Ideal para entornos interiores y exteriores




Alta resistencia a los impactos IK 08 y a la intemperie IP 66.
Fijación directa sobre caja de empotrar universal y posibilidad de fijación adicional a la pared con 4 tornillos.

**Carga en entornos Mosaic**

Con inducción y base USB Tipo-A de 2.400 mA.






0 775 92




0 775 94





0 793 94




0 791 94L




0 793 91




0 772 71L

Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

| Emb. | Ref. | Base cargador USB Tipo-C |
|---|---|---|
| | | Permiten recargar la batería de equipos móviles sin necesidad de cargador<br>Consumo en espera < 0,06 W<br>Clase II TBTS. Conformes con la norma IEC 62684-2011-01<br>Suministrados sin cable |
| | | **2 USB Tipo-C - 230 V - 5 V⎓ - 3 A / 15 W**<br>2 módulos |
| 1 | 0 775 90 | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 90 | ● Aluminio |
| | | **1 USB Tipo-C - 230 V - 5 V⎓ - 1,5 A / 7,5 W**<br>1 módulo |
| 1 | 0 775 89 | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 89 | ● Aluminio |
| | | **1 USB Tipo-C + 1 USB Tipo-A - 230 V - 5 V⎓ - 3 A / 15 W**<br>2 módulos |
| 1 | 0 775 92 | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 92 | ● Aluminio |

| Emb. | Ref. | Base de corriente + cargador USB Tipo-C |
|---|---|---|
| | | Permite conectar la base de corriente y cargar una tablet o un smartphone en carga rápida<br>Cargador USB Tipo-C 1,5 A / 7,5 W - 5 V⎓ integrado en frontal de la toma<br>Bornes de conexión automáticos 3 x 2,5 mm²<br>Protección automática contra las sobretensiones<br>Se entrega completa con soporte<br>2 módulos |
| 1 | 0 772 71L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 71 | ● Aluminio |
| | 0 791 71L | ● Negro mate |

| Emb. | Ref. | Base cargador USB Tipo-A + Tipo-C Mosaic Link |
|---|---|---|
| | | Permite cargar una tablet o un smartphone en carga rápida<br>Suministrado sin cable<br>Posibilidad de conectarlo a otras bases mediante accesorio de conexión Mosaic Link ref. 0 771 00L |
| | | **1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C - 230 V - 5 V⎓ - 3 A / 15 W**<br>2 módulos |
| 10 | 0 775 70L | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 93L | ● Aluminio |
| 10 | 0 791 93L | ● Negro mate |

| Emb. | Ref. | Base cargador USB Tipo-A |
|---|---|---|
| | | Permiten recargar la batería de equipos móviles sin necesidad cargador móvil<br>Especialmente indicados para mobiliario o puesto de trabajo<br>Consumo en espera < 0,07 W<br>Clase II TBTS. Conformes con la norma IEC 62684-2011-01<br>Suministrados sin cable |
| | | **2 USB Tipo-A - 230 V - 5 V⎓ - 2,4 A / 12 W**<br>Para recargar un smartphone, PowerBank o tablet digital en modo carga rápida<br>2 módulos |
| 1 | 2 785 94L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 94 | ● Aluminio |
| 1 | 0 791 94L | ● Negro mate |
| | | **1 USB Tipo-A - 230 V - 5 V⎓ - 1,1 A / 5,5 W**<br>Para recarga de un smartphone o PowerBank<br>1 módulo |
| 10 | 0 775 91 | ○ Blanco |
| 10 | 0 793 91 | ● Aluminio |

| Emb. | Ref. | Accesorio de conexión Mosaic Link |
|---|---|---|
| 10 | 0 771 00L | Permite conexión rápida de 2 bases cargador |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Mosaic™

## seguridad y protección



0 775 40



0 775 41

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Protector contra sobretensiones**<br>16 A - 230 V∿ - 50/60 Hz.<br>Protección contra las sobretensiones de origen atmosférico o industrial, en una instalación ya protegida en el cuadro.<br>Se instala a continuación del interruptor diferencial y protege todas las líneas en cascada.<br>Visualización de funcionamiento por indicador luminoso.<br>Mantiene las tomas con tensión después de la sobretensión hasta la sustitución del módulo ref. 0 775 41.<br>Intensidad nominal de descarga (In): 1,5 kA.<br>Intensidad máxima admisible (Imax): 6 kA.<br>Nivel de protección (Up): L-N : 1 kV; N-PE: 1 kV.<br>Tensión en circuito abierto (Uoc): 3 kV.<br>Conforme a las normas NF EN 61643-11 y NF C 83-282. |
| 1 | 0 775 40 |  ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Módulo de recambio** |
| 1 | 0 775 41 |  Para ref. 0 775 40. |
| | | **Filtro**<br>Filtro antiparásitos.<br>6 A - 230 V∿ - 50/60 Hz.<br>Suministrado con fusible 5 x 20 - 6,3 A ref. 0102 63.<br>Cumple con los valores de las normas CISPR 14 y 17. |
| 1 | 0 775 42 |  ○ Blanco - 2 módulos |

# Mosaic™

## interruptores automáticos



0 775 21



0 775 31

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Interruptores automáticos**<br>Protegen localmente una parte de un circuito contra las sobrecargas y cortocircuitos.<br>Se utilizan como complemento a la protección principal.<br>Gracias a la proximidad con el usuario y la selectividad con la protección principal, el rearme puede ser inmediato.<br>**Interruptores magnetotérmicos 1P+N**<br>230 V∿.<br>Puede ser utilizado igualmente como limitador de consumo local (en función de su calibre).<br>Poder de corte: 3.000 A - NF C 61-410 (10/16 A).<br>Curva tipo C.<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | 0 775 21 |  10 A. |
| 1 | 0 775 22 | 16 A. |
| | | **Interruptores diferenciales 1P + N 230 V∿**<br>Permite una protección adicional de las personas (locales con suelo conductor, presencia de agua, etc.) contra los contactos directos con partes con tensión o fugas a tierra.<br>Tipo A.<br>Disponen de un botón test.<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 1 | 0 775 31 |  10 A - 30 mA. |
| 1 | 0 775 32 | 16 A - 30 mA. |
| 1 | 0 775 33 | 10 A - 10 mA. |
| 1 | 0 775 34 | 16 A - 10 mA. |



0 772 52



0 772 72



0 793 55L



0 792 13



Bornes de conexión automática



0 772 16



0 772 17



0 772 19

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

## Bases de corriente simples

Para instalación en cajas de empotrar, cajas de superficie, puestos de trabajo, cajas de suelo, bloques portamecanismos, bloques ofimáticos, columnas o canales.
2 módulos.

### Con protección infantil 2P+T lateral

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 772 11 | ○ Blanco - bornes de conexión automática |
| 10 | 0 772 13 | ○ Blanco - bornes con tornillo |
| 10 | 0 772 18 | ● Rojo - bornes de conexión automática |
| 10 | 0 792 13 | ● Aluminio - bornes con tornillo |
| 10 | 0 787 02 | ○ Blanco antibacteriano - bornes con tornillo |
| 10 | 0 772 16 | ● Verde antibacteriano - bornes de conexión automática |
| 10 | 0 772 17 | ● Naranja antibacteriano - bornes de conexión automática |
| 10 | 0 772 20 | ● Rojo antibacteriano - bornes con tornillo |

### 2P+T lateral, inclinada 45°

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 772 45 | ○ Blanco - bornes de conexión automática |
| 10 | 0 793 55L | ● Negro mate - borne de conexión automática |

### 2P+T lateral, con obturador selectivo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 772 14 | ● Rojo - bornes con tornillo |

Utilizar accesorio obturador selectivo ref. 0 502 99.

### 2P+T lateral, con tapa

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 772 19 | ○ Blanco antibacteriano - bornes de conexión automática |

### 2P+T lateral, con indicador

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 772 12 | ○ Blanco antibacteriano - bornes de conexión automática |

Suministrado con Indicador 230 V∿ - 2,4 mA.

### 2P+T con espiga

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 771 13 | ○ Blanco - bornes con tornillo |
| 10 | 0 771 14 | ● Rojo - bornes con tornillo |

Utilizar accesorio obturador selectivo ref. 0 502 99.

### 2P+T rasante con espiga

Facilita la limpieza y evita la acumulación de suciedad.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | 0 771 32 | ○ Blanco - bornes de conexión automática |
| | 0 771 33 | ● Rojo - bornes de conexión automática |
| | 0 787 04 | ● Verde antibacteriano - bornes de conexión automática |

## Bases de corriente múltiples

Para instalación en cajas de empotrar, cajas de superficie, puestos de trabajo, cajas de suelo, bloques portamecanismos, bloques ofimáticos, columnas o canales.
Inclinadas 45°.
Bornes de conexión automática.

### 2 x 2P+T

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 772 52 | ○ Blanco |
| 10 | 0 772 90 | ○ Blanco - suministrada con indicador 230 V∿ - 2,4 mA. |
| 10 | 0 792 82 | ● Aluminio |
| 10 | 0 793 72L | ● Negro mate |
| 10 | 0 772 72 | ● Rojo |
| 10 | 0 772 91 | ● Rojo - suministrada con indicador 230 V∿ - 2,4 mA. |
| 10 | 0 772 81 | ● Rojo - obturador selectivo. Utilizar accesorio obturador selectivo ref. 0 502 99 |
| 10 | 0 772 92 | ● Rojo- obturador selectivo, suministrada con indicador 230 V∿ - 2,4 mA. Utilizar accesorio obturador selectivo ref. 0 502 99 |

### 3 x 2P+T

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 772 53 | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 83 | ● Aluminio |
| 10 | 0 793 73L | ● Negro mate |
| 10 | 0 772 73 | ● Rojo |
| 10 | 0 772 82 | ● Rojo - obturador selectivo. Utilizar accesorio obturador selectivo ref. 0 502 99 |

### 4 x 2P+T

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 772 54 | ○ Blanco |
| 5 | 0 772 74 | ● Rojo |
| 5 | 0 772 83 | ● Rojo - obturador selectivo. Utilizar accesorio obturador selectivo ref. 0 502 99 |

### Accesorio obturador selectivo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 502 99 | Se fija directamente sobre la clavija 2P+T a conectar en la toma con obturador selectivo. |

## LED verde para bases de corriente

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 676 63 | 230 V<br>Consumo 2.4 mA<br>Para cablear |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Mosaic™

## bases de corriente internacionales


0 775 05


0 775 06


0 775 04


0 775 02

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

| Emb. | Ref. | Bases de corriente internacionales |
|---|---|---|
| | | **Bases estándar Euro-US - blanco** |
| 10 | 0 775 01 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | 0 775 02 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Bases estándar US** |
| 10 | 0 775 03 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | 0 775 04 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Base estándar British** |
| 10 | 0 775 05 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Bases estándar Italia** |
| 10 | 0 775 10 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | 0 775 11 | ○ Blanco - 1 módulo |
| 10 | 0 775 12 | ○ Blanco - 2 módulos<br>No compatible con soporte 2 módulos. |
| | | **Base estándar Suiza** |
| 10 | 0 775 06 | ○ Blanco - 2 módulos |

# Mosaic™

## otras bases


0 787 00


0 775 86

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

| Emb. | Ref. | Base de afeitadora IP 24 - IK 04 |
|---|---|---|
| 1 | 0 775 86 | 230 V∿/120-230 V∿ - 50-60 Hz.<br>Bornes de conexión automáticos.<br>Suministrado con marco.<br>Instalación en caja de empotrar. Fondo 50 mm.<br>○ Blanco - 5 módulos |

| Emb. | Ref. | Bases de corriente MBT |
|---|---|---|
| 10 | 0 771 50 | 3 A - entre-eje 12 mm.<br>Bornes de conexión con tornillo.<br>○ Blanco antibacteriano - 1 módulo |

| Emb. | Ref. | Módulo antidesconexión |
|---|---|---|
| 1 | 0 770 80 | Asociado a una toma de corriente, evita la desconexión accidental de los equipos mediante la fijación del cable.<br>Resiste un esfuerzo de hasta 350 N (35 kg).<br>Para cables de diámetro 4 a 8 mm.<br>○ Blanco antibacteriano - 1 módulo |

| Emb. | Ref. | Base equipotencial |
|---|---|---|
| 1 | 0 787 00 | Permite igualar los potenciales de todos los elementos y de todas las masas, y limitar la tensión de contacto a un valor no peligroso para las personas. Se utiliza en entornos hospitalarios para no perturbar los equipos sensibles. Conforme con las normas DIN 42801 y IEC 60364-7-710.<br>○ Blanco antibacteriano - 1 módulo |

# Mosaic™

## bases RJ 45


0 7 65 64


0 794 76


0 765 24


0 765 25


0 765 99


0 765 08


0 794 33

Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

Bases con conector de conexión rápida sin herramientas
Compatibles con cables unifilares AWG 22 hasta AWG 26 y multifilares AWG 26
Identificación de los contatos por doble código de color T568 A y B.
Conformes a las normas ISO/IEC 11801, EN 50173 y ANSI/TIA 568

| Emb. | Ref. | Bases cat. $6_A$ |
|---|---|---|
| | | Apantallado metálico |
| | | **STP - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 73 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 73 | ● Aluminio |
| 10 | 0 765 84 | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **STP - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 76 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 76 | ● Aluminio |
| 10 | 0 791 76L | ● Negro mate |
| | | **STP con acceso controlado - 2 módulos** |
| | | Se suministra con 2 llaves para 5 tomas |
| 10 | 0 765 99 | ○ Blanco con persiana roja |
| | | **STP salida 45 ° - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 08 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Bases cat. 6 |
|---|---|---|
| | | **STP apantallada - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 63 | ○ Blanco |
| 5 | 0 765 83 | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **STP apantallada - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 08 | ○ Blanco |
| | | **STP apantallada con acceso controlado - 2 módulos** |
| | | Se suministra con 2 llaves para 5 tomas |
| 5 | 0 765 99 | ○ Blanco con persiana roja |
| | | **STP salida 45 ° - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 07 | ○ Blanco |
| | | **STP apantallada salida 90 ° - 2 módulos** |
| | | Base con clipaje vertical para columna |
| 10 | 0 765 93 | ○ Blanco |
| | | **FTP - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 62 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 62 | ● Aluminio |
| 10 | 0 791 62L | ● Negro mate |

| Emb. | Ref. | Bases cat. 6 (continuación) |
|---|---|---|
| | | **FTP apantallada - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 65 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 65 | ● Aluminio |
| 10 | 0 791 65L | ● Negro mate |
| | | **FTP con acceso controlado - 2 módulos** |
| | | Se suministra con 2 llaves para 5 tomas |
| 5 | 0 765 95 | ○ Blanco con persiana roja |
| | | **FTP salida 45 ° - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 05 | ○ Blanco |
| | | **2 x RJ 45 FTP salida 45 ° - 2 módulos** |
| 5 | 0 765 06 | ○ Blanco |
| | | **FTP con enrollador - 4 módulos** |
| | | Con cable de long. 0,9 m integrado a desenrollar |
| | | Enrollamiento automático con pulsador |
| 1 | 0 765 33 | ○ Blanco |
| 1 | 0 794 33 | ● Aluminio |
| | | **FTP salida 90 ° - 2 módulos** |
| | | Base con clipaje vertical para columna |
| 10 | 0 765 92 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 92 | ● Aluminio |
| | | **UTP - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 61 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 61 | ● Aluminio |
| 10 | 0 765 81 | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **UTP - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 64 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 64 | ● Aluminio |
| | | **UTP con acceso controlado - 2 módulos** |
| | | Se suministra con 2 llaves para 5 bases |
| 5 | 0 765 94 | ○ Blanco con persiana roja |
| | | **UTP salida 90 ° - 2 módulos** |
| | | Base con clipaje vertical para columna |
| 10 | 0 765 91 | ○ Blanco |

(1) Tratamiento a base de iones de plata que garantizan la no proliferación de bacterias en la superficie.



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Mosaic™

## bases RJ 45 (continuación)


0 765 52


0 794 55


0 765 35

Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

Bases con conector de conexión rápida sin herramientas
Compatibles con cables unifilares AWG 22 hasta AWG 26 y multifilares AWG 26
Identificación de los contactos por doble código de color T568 A y B.
Conformes a las normas ISO/IEC 11801, EN 50173 y ANSI/TIA 568

| Emb. | Ref. | Bases cat. 5e | |
|---|---|---|---|
| | | **FTP - 1 módulo** | |
| 10 | 0 765 52 |  | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 52 | | ● Aluminio |
| | | **FTP - 2 módulos** | |
| 10 | 0 765 55 |  | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 55 | | ● Aluminio |
| | | **UTP - 1 módulo** | |
| 10 | 0 765 51 |  | ○ Blanco |
| | | **UTP - 2 módulos** | |
| 10 | 0 765 54 |  | ○ Blanco |

| | | Bases divisores RJ 45 | |
|---|---|---|---|
| | | **Ethernet/Ethernet** | |
| 10 | 0 765 39 |  | FTP - 9 contactos |
| 10 | 0 765 38 | | UTP - 8 contactos |
| | | **Teléfono/Ethernet** | |
| 10 | 0 765 37 |  | FTP - 9 contactos |
| 10 | 0 765 36 | | UTP - 8 contactos |
| | | **Teléfono/teléfono** | |
| 10 | 0 765 35 |  | Contactos 45 |

Panel de conexión LCS³ p. 645



# Mosaic™

## bases pasantes


0 786 22


0 786 16


0 786 17


0 786 18

Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

| Emb. | Ref. | Bases pasantes cobre | |
|---|---|---|---|
| | | Facilidad de conexión trasera mediante conexión de una ficha macho<br>Garantizan el acceso a la red de la toma RJ 45<br>Permiten realizar enlaces cat. 6 y cat. 5e<br>Cumple las normas ISO 11801, EN 50173 y ANSI/TIA 568 en el marco de un uso con los armarios de distribución de zona (p. 1030)<br>Llegada del cable multidireccional<br>Posibilidad de instalación en todos los soportes con profundidad<br>mín. 40 mm<br>2 módulos | |
| | | **Cat. $6_A$ STP** | |
| 10 | 0 786 28 |  | ○ Blanco |
| 10 | 0 786 29 | | ● Aluminio |
| | | **Cat. 6 FTP** | |
| 10 | 0 786 23 |  | ○ Blanco |
| 10 | 0 786 27 | | ● Aluminio |
| | | **Cat. 6 UTP** | |
| 10 | 0 786 22 |  | ○ Blanco |
| 10 | 0 786 26 | | ● Aluminio |


| | | Bases pasantes fibra óptica | |
|---|---|---|---|
| | | Equipadas con pasante dúplex 2 entradas / 2 salidas<br>Permiten conectar dos fibras (equipadas con su conector)<br>Se suministran con tapones de protección<br>Incluyen un porta-referencia transparente<br>2 módulos | |
| | | **Base pasante fibra óptica 2 x ST** | |
| | | Conexión en bayoneta (compatible STII) | |
| 1 | 0 786 16 |  | ○ Blanco |
| | | **Base pasante fibra óptica 2 x SC** | |
| | | Conexión «push-pull» | |
| 1 | 0 786 17 |  | ○ Blanco |
| | | **Base pasante fibra óptica 2 x LC** | |
| | | Conexión «push-pull» | |
| 1 | 0 786 18 |  | ○ Blanco |

# Mosaic™

## switches



0 779 00

| Emb. | Ref. | Switches 10/100 base T empotrar |
|---|---|---|
| | | Permiten conexión a la red de periféricos informáticos: ordenadores, impresoras, servidores... Posible extensión de una red por simple sustitución de una toma RJ 45.<br>Conexión del cable sin herramientas.<br>Conformes a las normas IEEE 802-3 (Ethernet) y EN 50081/82-2 (requisitos CEM).<br>Instalación en todos los soportes Mosaic de profundidad mínima 40 mm.<br>6 puertos frontales + 1 conector RJ 45 lateral para cableado y test.<br>Indicación del estado del puerto sobre los conectores RJ 45.<br>Identificación de los puertos 1 a 6 y del switch.<br>○ Blanco - 6 módulos. |
| | | **No gestionable** |
| 1 | 0 779 01 |  Alimentación PoE (Power over Ethernet - norma 802.3 af).<br>Alimentación 230 V∿. |
| 1 | 0 779 00 | |

# Mosaic™

## bases telefónicas



0 7 65 64

| Emb. | Ref. | Bases telefónicas |
|---|---|---|
| | | **1 módulo** |
| 10 | 0 765 61 |  ○ Blanco |
| 10 | 0 794 61 | ● Aluminio |
| 10 | 0 765 81 | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **2 módulos** |
| 10 | 0 765 64 |  ○ Blanco |
| 10 | 0 794 64 | ● Aluminio |

**Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz**





0 787 86



0 787 93

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Bases de televisión, radio y satélite**<br>Bases adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable.<br>Compatibles con la televisión de Ultra Alta Definición.<br>Bases únicas blindadas Clase A, compatibles con 4G LTE.<br>Recomendado cable coaxial 17 VATC.<br>Posibilidad de visualizar la conexión a través del mecanismo.<br>Conforme a la norma EN-50083 y a la Directiva Europea EN-50083-2. Atenuación <1,5 dB.<br>Conectores TV y R macho IEC Ø9,5 mm y conector SAT hembra IEC Ø9,5 mm.<br>TV: 5-68/120-862 MHz.<br>R: 87,5-108 MHz.<br>SAT: 950-2.400 MHz.<br>2 módulos |
| | | **Bases TV/R-SAT únicas/finales** |
| 10 | 0 787 35 | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 35 | ◍ Aluminio |
| | | **Bases TV/R-SAT intermedias** |
| 10 | 0 787 36 | ○ Blanco |
| | | **Bases TV-R-SAT** |
| 10 | 0 787 86 | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 96 | ◍ Aluminio |
| 10 | 0 791 86L | ● Negro mate |
| | | **Tapas para bases de televisión** |
| | | **Adaptador para bases TV-R/SAT** |
| 10 | 0 787 85 | ○ Blanco |
| | | **Bases televisión simples**<br>Permiten la recepción de las señales de la TDT en una instalación individual |
| | | **Base TV tipo «F»** |
| 10 | 0 787 80 | ○ Blanco - 2 módulos |
| 5 | 0 787 90 | ○ Blanco - 1 módulo |

Mosaic™
bases de televisión

## Altas prestaciones


Visualización de la conexión.
Retención del cable > 12 kg.
Conexión central para optimizar el radio de curvatura del cable.

## Atenuación baja (< 1 dB en TDT y banda de satélite)


Por encima de los requisitos de la norma EN 50083-4.
Adaptación a la nueva televisión UHD (ultra alta definición).
Reduce las necesidades de amplificación.

## Atenuación de acoplamiento


**IN→SAT**




**IN→TV**




## Pérdida de retorno de entrada




## Certificación

Clase A, bases con protección frente a las interferencias de la LTE.
La protección frente a la LTE es necesaria para evitar la interferencia de señales nuevas utilizadas por teléfonos móviles (señales 3G/4G/5G).
Las señales no deseadas pueden causar pixelación, la fragmentación de imágenes y perturbaciones en el sonido.
Legrand certifica sus televisores a través del Laboratorio PKM.
Bases clase A.



0 787 66



0 787 61



0 787 48



0 789 12



0 789 13

Tabla de selección de cajas, soportes y placas **p. 598.**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Tapas para conectores RJ 45**<br>Equipadas con portaetiquetas transparente.<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | 0 786 04 | Para 1 conector formato Keystone. |
| 10 | 0 786 02 | Para 1 conector formato Systimax. |
| 10 | 0 786 09 | Para 1 conector Infra+. |
| 10 | 0 786 11 | Para 1 conector Ortronics. |
| 10 | 0 786 10 | Para 2 conectores formato Keystone. |
| 10 | 0 786 03 | Para 2 conectores formato Systimax. |
| 10 | 0 786 12 | Para 2 conectores Ortronics. |
| | | **Bases SUB D**<br>9 contactos con tornillos para conexión serie tipo RS 232. |
| 1 | 0 787 65 | ○ Blanco - 2 módulos |
| | | **Bases USB para datos**<br>Permiten la conexión de dispositivos USB (impresora, escáner, disco duro externo, pizarra electrónica).<br>**Base USB 3.0 cableada**<br>Con USB Tipo-A.<br>Equipada de cable de 15 cm.<br>Distancia máxima: 5 m. |
| 1 | 0 787 46 | ○ Blanco - 1 módulo |
| | | **Base USB 2.0 con tornillos**<br>Con USB Tipo-A.<br>Distancia máxima: 5 m.<br>1 módulo |
| 1 | 0 787 61 | ○ Blanco |
| 1 | 0 792 84 | ● Aluminio |
| | | **Extensor USB tipo A hembra - para la transferencia de datos** |
| 1 | 0 787 48 | Permite la conexión de un dispositivo USB (Proyector, pizarra electrónica, impresora…) a una fuente (PC) ubicada a más de 5 m de distancia (hasta 30 m).<br>El kit contiene un transmisor (1 módulo) y un receptor (1 módulo).<br>El enlace entre el transmisor y el receptor se realiza con latiguillo RJ45/RJ45 no suministrado. |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Proyección audio vídeo HDMI múltiples participantes** |
| 1 | 0 789 12 | **Emisor selector**<br>Permite que los diferentes participantes en la sala de reunión puedan proyectar la presentación de su PC pulsando sobre el botón de toma de control sin desconectar el cable del proyector de vídeo<br>Se puede conectar a otros emisores (máx. 8) y a un receptor conectado al proyector de vídeo<br>Las conexiones se realizan con cables High Speed HDMI with Ethernet no suministrados (p. 1045)<br>2 módulos |
| 1 | 0 789 13 | **Receptor**<br>Transmite el audio y vídeo proveniente de los emisores o del proyector de vídeo y reparte la alimentación a los receptores<br>El receptor y el primer emisor están conectados entre ellos mediante un cable High Speed HDMI with Ethernet no suministrado (p. 1045)<br>Alimentación 24 V suministrada<br>2 módulos |


0 771 56L


0 787 45


5 739 82


0 673 03


Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Módulo Bluetooth alimentación 230 V integrada**<br>Permite difundir música o la radio digital en estéreo con la tecnología Bluetooth desde el smartphone, la tablet o el PC<br>Con control encendido/apagado (ON/OFF), ajuste de volumen (+/-) manual o con smartphone y selección de archivo en modo manual o con smartphone<br>Se monta en caja de empotrar prof. 40 mm |
| 1 | 0 771 56L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 56L | ● Aluminio |
| 1 | 0 791 56L | ● Negro mate |
| | | **Altavoces**<br>Se conectan al módulo Bluetooth |
| | | **Falso techo empotrado** |
| 1 | 5 739 82 | Potencia: 20 W (10 Vrms) - 8 Ω<br>Rendimiento > 86 dB (1 W a 1 m)<br>Ø de taladrado: 90 mm<br>Tamaño exterior: Ø100 mm<br>Blanco |
| | | **Mural empotrado** |
| 1 | 0 673 03 | Potencia: 12 W (6 Vrms) - 16 Ω<br>Rendimiento > 86 dB (1 W a 1 m)<br>Tamaño exterior: 127 x 127 mm<br>Se monta en caja de empotrar 50 mm ref. 0 893 79 para tabiques secos o ref. 0 892 79 para obra<br>Antracita |


## Instalación

Acceso móvil a la radio digital y a la música
Sincronización rápida y comodidad de uso


**Con altavoces en falso techo ref. 5 739 82**
Ref. 0 778 00L / 0 771 56L / 0 793 56L / 0 791 56L




**Con altavoces murales ref. 0 673 03**
Ref. 0 771 56L / 0 793 56L / 0 791 56L




**Altavoces empotrados (sin cable visto)**
- Sonido de calidad con HP 8Ω y 16Ω
- Sincronización Bluetooth rápida




0 787 78


0 789 79L


0 517 38


0 787 91


0 787 77


0 787 74

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

## Bases HDMI tipo A

Permite la transmisión de flujos de señales de audio y vídeo digitales Alta definición entre una fuente (ordenador, lector DVD o Blu-Ray...) y un receptor compatible (TV, proyector de vídeo...)
Longitud máx. entre 2 tomas: 10 m

**Preconectorizadas - Versión 1.4 - 1 módulo**

Con cable de 15 cm de largo y 2 conectores hembra




| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 787 78 | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 78 | ○ Aluminio |
| | 0 794 78L | ● Negro mate |

**Preconectorizadas - Versión 1.4 - 2 módulos**



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 789 79L | ○ Blanco |
| | 0 792 79L | ○ Aluminio |
| 1 | 0 794 79L | ● Negro mate |

## Extensor audio vídeo HDMI



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 517 38 | Permite la conexión de terminales HDMI remotos hasta 60 m<br>El kit incluye las cajas emisor y receptor, así como las alimentaciones<br>La conexión entre el emisor y el receptor se realiza con un cable RJ 45/RJ 45 no suministrado (p. 1021, 1023, 1024, 1025)<br>Compatible 4K, 3D, EDID y HDCP<br>Control infrarrojo incluido<br>Certificado HDBaseT |

## Base Display port

Permite la transmisión de flujos de señales de audio y vídeo digitales
Alta definición entre una fuente (ordenador, lector DVD o Blu-Ray...) y un receptor compatible (TV, proyector de vídeo...)
Longitud máx. entre 2 tomas: 10 m

**Preconectorizada - 1 módulo**

Con cable de 15 cm de largo y 2 conectores hembra



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 787 91 | Blanco |

## Bases HD 15 hembra

Permiten la transmisión de flujos vídeo analógicos entre una fuente (ordenador) y un receptor compatible (proyector de vídeo, TV, pantalla informática ...)
Resolución VGA en UXGA
Longitud máx. entre 2 tomas: 5 m

**Preconectorizadas - 1 módulo**

Con cable de 15 cm de largo y 2 conectores hembra



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 787 77 | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 77 | ○ Aluminio |

**Con tornillos - 2 módulos**



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 787 57 | ○ Blanco |
| 1 | 0 792 57 | ○ Aluminio |

**Soldadura - 1 módulo**



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 787 74 | ○ Blanco |

## Base HD 15 hembra + Jack 3,5 mm

Permite la transmisión de flujos vídeo analógicos y audio entre una fuente (ordenador) y un receptor compatible (proyector de vídeo, TV, pantalla informática)
Resolución vídeo VGA en UXGA
Longitud máx. entre 2 tomas: 15 m

**Con tornillos - 2 módulos**



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 787 74 | ○ Blanco |


0 787 79


0 787 47


0 787 53


0 787 54


0 787 50


0 792 55


0 787 56


0 787 60


0 787 76

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

| Emb. | Ref. | Bases Jack embra 3,5 mm |
|---|---|---|
| | | Permiten establecer conexiones de audio |
| | | **Preconectorizadas - 1 módulo**<br>Con cable de 15 cm de largo y 2 conectores hembra |
| 1 | 0 787 79 | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 79 | ● Aluminio |
| | | **Preconectorizadas** |
| 1 | 0 787 64 | ○ Blanco |
| 1 | 0 792 64 | ● Aluminio |
| | | **Soldar - 1 módulo** |
| 1 | 0 787 73 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Bases RCA hembra |
|---|---|---|
| | | Permiten conectar cualquier periférico tipo lector DVD, cámara, vídeo, etc. |
| | | **2 RCA Preconectorizadas - 1 módulo**<br>Para conexión de audio estéreo<br>Con cable de 15 cm de largo y 2 conectores hembra |
| 1 | 0 787 47 | ○ Blanco |
| | | **2 RCA - 1 módulo**<br>Para conexión de audio estéreo |
| 1 | 0 787 53 | ○ Blanco |
| | | **3 RCA - 1 módulo**<br>Para conexión vídeo composite y audio estéreo |
| 1 | 0 787 54 | ○ Blanco |
| 1 | 0 792 54 | ● Aluminio |

| Emb. | Ref. | Bases altavoces |
|---|---|---|
| | | Para conexión de audio estéreo de altavoz<br>Regleta de bornes 4 mm² |
| | | **1 módulo** |
| 10 | 0 787 50 | ○ Blanco |
| 10 | 0 792 50 | ● Aluminio |
| | | **2 módulos** |
| 10 | 0 787 51 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Bases XLR 3 polos |
|---|---|---|
| | | Permiten la conexión estéreo de cualquier periférico, micrófono, amplificador, mesa de mezclas, etc.<br>Cable preconizado: 1 par audio 0,14 mm² a 0,50 mm² apantallado<br>Longitud máxima de cable: 50 m (más allá preconización de un ampli audio) |
| | | **Hembra - 2 módulos** |
| 1 | 0 787 55 | ○ Blanco |
| 1 | 0 792 55 | ● Aluminio |
| | | **Macho - 2 módulos** |
| 1 | 0 787 56 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Base Speakon 4 contactos |
|---|---|---|
| | | Permite conectar altavoces de potencia<br>Cable preconizado: 2 pares audio 4 mm² máx.<br>Longitud máxima de cable: 50 m (más allá preconización de un ampli audio) |
| | | **2 módulos** |
| 1 | 0 787 60 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Atenuador de línea 100 V |
|---|---|---|
| | | Permite controlar la potencia desde una línea de sonorización 100 V |
| | | **25 W - 2 módulos** |
| 1 | 0 787 76 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Base BNC 75 hembra |
|---|---|---|
| | | Permite una conexión vídeo composite de cualquier periférico tipo lector DVD, cámara, vídeo, etc. |
| | | **1 módulo** |
| 1 | 0 787 58 | ○ Blanco |




0 788 02L 0 793 02L 0 790 42L



Se ilumina con los indicadores Mosaic Easy-Led para soporte



0 787 22L



0 790 44L

Tabla de selección de cajas, soportes y placas en pág. 598.

## Placas

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Para 1 módulo**<br>Se instalan en soporte ref. 0 802 50. |
| 10 | 0 788 01L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 01L | ● Aluminio |
| | | **Para 2 módulos**<br>Se fijan a los soportes ref. 0 802 51/61/69. Compatibles con indicadores Mosaic Easy-Led para soportes ref. 0 802 60L y 0 802 62L (p. XX) |
| 10 | 2 778 02L | ○ Blanco |
| 10 | 0 793 02L | ● Aluminio |
| 10 | 0 790 42L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 22L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| 5 | 0 788 80 | ○ Blanco antibacteriano(1) hermético IP 44<br>Incluyen una membrana que permite recibir las funciones Mosaic de control y de conexión (no se montan en marcos superficiales) |
| | | **Para 3 módulos**<br>Se fijan al soporte ref. 0 802 59 |
| 10 | 0 788 03L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 03L | ● Aluminio |
| | | **Para 4 módulos horizontal**<br>Se fijan a los soportes ref. 0 802 52/58 |
| 5 | 2 778 14L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 14L | ● Aluminio |
| 5 | 0 790 54L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 24L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **Para 5 módulos horizontal**<br>Se fijan a los soportes ref. 0 802 52/58 |
| 10 | 2 778 14L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 15L | ● Aluminio |
| | | **Para 5 módulos vertical**<br>Se fijan a los soportes ref. 0 802 52/57 |
| 10 | 0 788 25L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 25L | ● Aluminio |
| | | **Para 2 x 2 módulos horizontal**<br>Se fijan a los soportes ref. 0 802 52/58 |
| 10 | 2 778 04L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 04L | ● Aluminio |
| 5 | 0 790 44L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 25L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **Para 2 x 2 módulos vertical**<br>Se fijan a los soportes ref. 0 802 52/57 o 2 x 0 802 51 para utilizar el indicador Mosaic Easy-Led para soportes (p. 874) |
| 10 | 2 778 22L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 22L | ● Aluminio |
| 5 | 0 790 62L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 23L | ○ Blanco antibacteriano(1) |

## Placas (continuación)


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Para 6 módulos horizontal**<br>Se fijan al soporte ref. 0 802 53 |
| 10 | 2 778 16L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 16L | ● Aluminio |
| 5 | 0 790 56L | ● Negro mate |
| 10 | 0 787 26L | ○ Blanco antibacteriano(1) |
| | | **Para 8 módulos horizontal**<br>Se fijan al soporte ref. 0 802 53 |
| 10 | 0 788 18L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 18L | ● Aluminio |
| 5 | 0 790 58L | ● Negro mate |
| | | **Para 3 x 2 módulos horizontal**<br>Se fijan al soporte ref. 0 802 53 |
| 10 | 2 778 06L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 06L | ● Aluminio |
| 5 | 0 790 46L | ● Negro mate |
| | | **Para 3 x 2 módulos vertical**(2)<br>Se fijan a los soportes ref. 0 802 53 o 3 x 0 802 51 para utilizar el indicador Mosaic Easy-Led para soportes (p. 874) |
| 10 | 0 788 23L | ○ Blanco |
| 5 | 0 793 23L | ● Aluminio |
| | | **Para 10 módulos horizontal**<br>Se fijan al soporte ref. 0 802 54 |
| 2 | 0 788 10L | ○ Blanco |
| 2 | 0 793 10L | ● Aluminio |
| | | **Para 4 x 2 módulos horizontal**<br>Se fijan al soporte ref. 0 802 54 |
| 2 | 0 788 08L | ○ Blanco |
| 2 | 0 793 08L | ● Aluminio |
| | | **Para 2 x 5 módulos**<br>Se fijan al soporte ref. 0 802 64 |
| 5 | 0 788 30L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 30L | ● Aluminio |
| | | **Para 2 x 2 x 2 módulos**<br>Se fijan al soporte ref. 0 802 64 |
| 5 | 0 788 38L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 38L | ● Aluminio |

(1) Tratamiento a base de iones de plata que garantizan la no proliferación de bacterias en la superficie.
(2) En una placa vertical, solamente puede iluminarse la parte baja de ésta.



Soportes universales p. 596

0 790 44L



0 793 32L

Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

## Placas (continuación)

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Para 2 x 6 módulos** |
| | | Se fijan al soporte ref. 0 802 66 |
| 5 | 0 788 36L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 36L | ● Aluminio |
| 1 | 0 790 76L | ● Negro mate |
| | | **Para 2 x 8 módulos** |
| | | Se fijan al soporte ref. 0 802 66 |
| 5 | 0 788 37L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 37L | ● Aluminio |
| 1 | 0 790 77L | ● Negro mate |
| | | **Para 2 x 3 x 2 módulos** |
| | | Se fijan a los soportes ref. 0 802 66 o 6 x 0 802 51 para utilizar el indicador Mosaic Easy-Led para soportes (p. 874) |
| 5 | 0 788 32L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 32L | ● Aluminio |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Para 2 x 3 x 2 módulos** |
| | | Se fijan a los soportes ref. 0 802 66 o 6 x 0 802 51 para utilizar el indicador Mosaic Easy-Led para soportes (p. 874) |
| 5 | 0 788 32L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 32L | ● Aluminio |
| | | **Para 2 x 10 módulos** |
| | | Se fijan al soporte ref. 0 802 68 |
| 1 | 0 788 28L | ○ Blanco |
| 1 | 0 793 28L | ● Aluminio |

## Portaetiquetas

Porta-etiquetas adhesivo para colocar en las placas de acabado Mosaic o sobre cualquier otro soporte de instalación de Mosaic

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 0 791 51 | Porta-etiqueta transparente curvado |
| 10 | 0 791 52 | Porta-etiqueta transparente plano |

Cajas para puestos de trabajo empotrados y de superficie
p. 597





0 802 50



0 802 51



Soportes suministrados con protección de obra



0 791 04
Ejemplo de obturadores instalados en soporte Batibox

Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

## Soportes

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Todos los soportes se entregan con protección de obra, excepto ref. 0 802 50/59/64/66/68<br>Con espaciadores amovibles para una modularidad total o parcial |
| 10 | 0 802 50 | Para 1 módulo. |
| 10 | 0 802 51 | Para 1 puesto - 2 módulos<br>Soporte universal para montaje en cualquier tipo de caja de tornillo.<br>Permite la composición de configuraciones en múltiples puestos mediante conexión en vertical y en horizontal.<br>Compatible con indicador Mosaic Easy-Led para soporte |
| 10 | 0 802 61 | Para 2 módulos con garras |
| 5 | 0 802 59 | Para 3 módulos |
| 10 | 0 802 52 | Para 4, 5 o 2 x 2 módulos horizontal o vertical |
| 5 | 0 802 53 | Para 6, 8 o 3 x 2 módulos horizontal o vertical |
| 5 | 0 802 54 | Para 10 o 4 x 2 módulos |
| 5 | 0 802 64 | Para 2 x 5 o 2 x 2 x 2 módulos |
| 5 | 0 802 66 | Para 2 x 6, 2 x 8 o 2 x 3 x 2 módulos |
| 5 | 0 802 68 | Para 2 x 10 módulos |

## Soportes y cajas para perfilería


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Soportes 1 módulo**<br>Se montan en caja ref. 0 800 10 |
| 10 | 0 802 90 | ○ Blanco |
| 10 | 0 802 94 | ● Aluminio |
| | | **Soportes placas 2 módulos**<br>Se montan en 1 caja ref. 0 800 11 |
| 10 | 0 802 91 | ○ Blanco |
| 10 | 0 802 95 | ● Aluminio |
| | | **Soporte 2 x 1 módulo vertical** |
| 10 | 0 802 92 | Se monta en 2 cajas ref. 0 800 10<br>○ Blanco |
| | | **Caja 1 módulo** |
| 10 | 0 800 10 | Para soportes ref. 0 802 90/92/94 |
| | | **Caja 2 módulos** |
| 10 | 0 800 11 | Para soportes ref. 0 802 91/95 |

## Obturadores para soporte

Permiten garantizar una protección (IP20) contra los contactos directos cuando la capacidad total del soporte no se utiliza

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 791 04 | Para soportes ref. 0 802 52/58/64 equipados con 4 módulos |
| 10 | 0 791 06 | Para soportes ref. 0 802 53/66 equipados con 6 módulos |
| 10 | 0 791 10 | Para soporte ref. 0 802 54 equipado con 10 módulos |

Indicadores Mosaic Easy-Led para soportes p. 573



# Mosaic™

## cajas de superficie


0 802 80


0 802 85


4 129 50
+ 0 775 94

Tabla de selección de cajas, soportes y placas p. 598.

| Emb. | Ref. | Cajas de superficie |
|---|---|---|
| | | **Para 2 módulos (soporte ref. 0 802 51)**<br>Equipados con una entrada amovible 20 x 12,5 mm |
| 5 | 0 802 80 | Profundidad 30 mm |
| 5 | 0 802 81 | Profundidad 40 mm |
| | | **Para 3 módulos (soporte ref. 0 802 59)** |
| 2 | 0 802 89 | Equipado con una entrada amovible 20 x 12,5 mm<br>Profundidad 40 mm |
| | | **Para 4, 5 o 2 x 2 módulos horizontal (soporte ref. 0 802 52)** |
| 5 | 0 802 85 | Equipado con una entrada amovible 32 x 12,5 mm<br>Profundidad 40 mm |
| | | **Para 6, 8 o 3 x 2 módulos horizontal (soporte ref. 0 802 53)** |
| 5 | 0 802 86 | Equipado con una entrada amovible 32 x 12,5 mm<br>Profundidad 40 mm |
| | | **Para 10 o 4 x 2 módulos horizontal (soporte ref. 0 802 54)** |
| 2 | 0 802 84 | Equipado con una entrada amovible 40 x 20 mm<br>Profundidad 40 mm |
| | | **Para 5 o 2 x 2 módulos vertical (soporte ref. 0 802 52)** |
| 5 | 0 802 82 | Equipado con una entrada amovible 20 x 12,5 mm<br>Profundidad 40 mm |
| | | **Para 3 x 2 módulos vertical (soporte ref. 0 802 53)** |
| 5 | 0 802 83 | Equipado con una entrada amovible 20 x 12,5 mm<br>Profundidad 40 mm |
| | | **Para 2 x 5, 2 x 2 x 2 módulos (soporte ref. 0 802 64)** |
| 1 | 0 802 74 | Equipado con una entrada amovible 40 x 20 mm<br>Profundidad 46 mm |
| | | **Para 2 x 6, 2 x 8 o 2 x 3 x 2 módulos (soporte ref. 0 802 66)** |
| 1 | 0 802 76 | Equipado con una entrada amovible 40 x 20 mm<br>Profundidad 46 mm |
| | | **Para 2 x 10 módulos (soporte ref. 0 802 68)** |
| 1 | 0 802 78 | Equipado con una entrada amovible 40 x 20 mm<br>Profundidad 46 mm |
| 10 | 4 129 50 | **Soporte universal modular**<br>Permite montar mecanismos Mosaic 2 módulos en raíl ⌙<br>2,5 módulos DIN 17,5 mm |

# cajas de puesto de trabajo Mosaic™

## instalación empotrada y en superficie


0 788 73L










Puestos de trabajo para mecanismos Mosaic.

| Emb. | Ref. | Cajas de puesto de trabajo de empotrar |
|---|---|---|
| | | Instalación para tubos empotrados.<br>Equipados de:<br>- Caja de empotrar multimaterial profundidad 50 mm, con entradas de cables desfondables Ø20 y 25 mm.<br>- Soportes independientes 4 módulos para la instalación sin herramientas de los mecanismos Mosaic (se suministra con 2 tornillos opcionales).<br>- Separadores para instalación de mecanismos 1 módulo.<br>- Tabique de separación para potencia y datos. |
| | | **Para 2 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 72L | ○ Blanco |
| | | **Para 3 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 73L | ○ Blanco |
| | | **Para 4 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 74L | ○ Blanco |

| | | Cajas de puesto de trabajo en superficie |
|---|---|---|
| | | Instalación para tubos empotrados, tubos vistos molduras y canales.<br>Equipados de:<br>- Caja de superficie con entradas desmontables (superiores/inferiores y laterales) precortadas para la moldura 40 x 20 mm.<br>- Soportes independientes 4 módulos para la instalación sin herramientas de los mecanismos Mosaic (se suministra con 2 tornillos opcionales).<br>- Separadores para instalación de mecanismos 1 módulo.<br>- Tabique de separación para potencia y datos. |
| | | **Para 2 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 82L | ○ Blanco |
| | | **Para 3 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 83L | ○ Blanco |
| | | **Para 4 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 84L | ○ Blanco |

| | | Accesorios para instalación de aparatos modulares |
|---|---|---|
| 5 | 0 801 29 | Raíl formato DIN para 2 módulos 17,5 mm. |
| 1 | 0 788 40 | Adaptador para aparato modular 2 módulos 17,5 mm.<br>Con tapa de protección transparente desmontable 4 módulos. |





# Mosaic™

| | Soportes Universales | | Placas | | Cajas de puesto de trabajo (no necesitan soporte) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Empotrados | | En superficie | |
| | | Ref. | | Ref. | | Ref. | | Ref. |
| 1 módulo |  | 0 802 50 |  | 0 788 01L ○ Blanco<br>0 793 01L ○ Aluminio | | | | |
| 2 módulos |  | 0 802 51<br>0 802 61 (con garras) |  | 0 788 02L ○ Blanco<br>0 793 02L ○ Aluminio<br>0 790 42L ● Negro mate<br>0 787 22L ○ Blanco antibacteriano(1)<br>0 788 80 ○ Blanco hermético IP 44 antibacteriano(1) | | | | |
| 3 módulos |  | 0 802 59 |  | 0 788 03L ○ Blanco<br>0 793 03L ○ Aluminio | | | | |
| 4 módulos |  | 0 802 52 |  | 0 788 14L ○ Blanco<br>0 793 14L ○ Aluminio<br>0 790 54L ● Negro mate<br>0 787 24L ○ Blanco antimicrobiano(1) | | | | |
| 5 módulos |  | |  | 0 788 15L ○ Blanco<br>0 793 15L ○ Aluminio | | | | |
| 2 x 2 módulos |  | |  | 0 788 04L ○ Blanco<br>0 793 04L ○ Aluminio<br>0 790 44L ● Negro mate<br>0 787 25L ○ Blanco antimicrobiano(1) | | | | |
| 5 módulos |  | 0 802 52 |  | 0 788 25L ○ Blanco<br>0 793 15L ○ Aluminio | | | | |
| 2 x 2 módulos |  | |  | 0 788 22L ○ Blanco<br>0 793 22L ○ Aluminio<br>0 790 62L ● Negro mate<br>0 787 23L ○ Blanco antimicrobiano(1) | | | | |
| 6 módulos |  | 0 802 53 |  | 0 788 16L ○ Blanco<br>0 793 16L ○ Aluminio<br>0 790 56L ● Negro mate<br>0 787 26L ○ Blanco antimicrobiano(1) | | | | |
| 8 módulos |  | |  | 0 788 18L ○ Blanco<br>0 793 18L ○ Aluminio<br>0 790 58L ● Negro mate | | | | |
| 3 x 2 módulos |  | |  | 0 788 06L ○ Blanco<br>0 793 06L ○ Aluminio<br>0 790 46L ● Negro mate | | | | |
| 3 x 2 módulos |  | 0 802 53 |  | 0 788 23L ○ Blanco<br>0 793 23L ○ Aluminio | | | | |
| 10 módulos |  | 0 802 54 |  | 0 788 10L ○ Blanco<br>0 793 10L ○ Aluminio | | | | |
| 4 x 2 módulos |  | |  | 0 788 08L ○ Blanco<br>0 793 08L ○ Aluminio | | | | |
| 2 x 5 módulos |  | 0 802 64 |  | 0 788 30L ○ Blanco<br>0 793 30L ○ Aluminio | | | | |
| 2 x 2 x 2 módulos |  | |  | 0 788 38L ○ Blanco<br>0 793 38L ○ Aluminio |  | 0 788 72L |  | 0 788 83L |
| 2 x 6 módulos |  | 0 802 66 |  | 0 788 36L ○ Blanco<br>0 793 36L ○ Aluminio<br>0 790 76L ● Negro mate | | | | |
| 2 x 3 x 2 módulos |  | |  | 0 788 32L ○ Blanco<br>0 793 32L ○ Aluminio |  | 0 788 73L |  | 0 788 84L |
| 2 x 8 módulos |  | |  | 0 788 37L ○ Blanco<br>0 793 37L ○ Aluminio<br>0 790 77L ● Negro mate |  | 0 788 74L |  | 0 788 85L |
| 2 x 10 módulos |  | 0 802 68 |  | 0 788 28L ○ Blanco<br>0 793 28L ○ Aluminio | | | | |

Refs. en rojo: Nuevos productos




| Cajas de superficie | | | Cajas de empotrar | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tabique seco | | | Albañilería | | | Multimaterial | | Hormigón | | | Ecobatibox | | |
| Prof. (mm) | | Ref. | Prof. (mm) | | Ref. | Prof. (mm) | | Ref. | Prof. (mm) | Ref. | Prof. (mm) | | Ref. | Prof. (mm) | | Ref. |
| | | | 40 | | 0 800 40 | 40 | | 0 801 40 | | | | | | | | |
| 30<br>40 | | 0 802 80<br>0 802 81 | 40<br>50<br>60 | | 0 800 41<br>0 800 06[2] (x300)<br>0 800 51<br>0 800 61 | 30<br>40<br>50<br>60 | | 0 801 31<br>0 801 41<br>0 801 51<br>0 801 61 | 40<br>50 | 0 801 01<br>0 801 21 | 58<br>58 | | 0 819 41<br>0 819 40 | 40<br>50 | | 0 800 21<br>0 800 31 + tapones |
| 40 | | 0 802 89 | 40 | | 0 800 49 | 40 | | 0 801 49 | | | | | | | | |
| 40 | | 0 802 85 | 40<br>50 | | 0 800 42<br>0 800 52 | 40 | | 0 801 42 | 40<br>50 | 0 801 02<br>0 801 22 | 58 | | 0 819 42 | 40 | | 0 800 22 + tapones |
| 40 | | 0 802 82 | | | | 30<br>40<br>50<br>60 | | 2 x 0 801 31<br>2 x 0 801 41<br>2 x 0 801 51<br>2 x 0 801 61 | | | 58 | | 2 x 0 819 41<br>Instalar únicamente 2 x 0 802 51 | 50 | | 0 800 32 + tapones |
| 40 | | 0 802 86 | 40<br>50 | | 0 800 43<br>0 800 53 | 40 | | 0 801 43 | 40<br>50 | 0 801 03<br>0 801 23 | 58 | | 3 x 0 819 41<br>Instalar únicamente 3 x 0 802 51 | 40 | | 0 800 23 + tapones |
| 40 | | 0 802 83 | | | | 30<br>40<br>50<br>60 | | 3 x 0 801 31<br>3 x 0 801 41<br>3 x 0 801 51<br>3 x 0 801 61 | | | | | | 50 | | 0 800 33 + tapones |
| 40 | | 0 802 84 | 40<br>50 | | 0 800 44<br>0 800 54 | 40 | | 0 801 44 | | | 58 | | 4 x 0 819 41<br>Instalar únicamente 4 x 0 802 51 | 40 | | 0 800 24 + tapones |
| | | | | | | 30<br>40<br>50<br>60 | | 4 x 0 801 31<br>4 x 0 801 41<br>4 x 0 801 51<br>4 x 0 801 61 | | | | | | 50 | | 0 800 34 + tapones |
| 46 | | 0 802 74 | | | | | | | 50 | 0 801 24 | | | | | | |
| 46 | | 0 802 76 | | | | | | | 50 | 0 801 26 | | | | | | |
| 46 | | 0 802 78 | | | | | | | 50 | 0 801 28 | | | | | | |

## ESPACIOS SIN ILUMINACIÓN NATURAL

| | INSTALACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | En techo | En pared | |
| | | Superficie(2) | Empotrado |
| **LUGARES DE PASO** | | | |
| **Pasillos, escaleras, archivos, locales técnicos, aseos, …** |    0 489 41 |    0 489 11 |    0 784 54(4) |
| **LUGARES DE PASO EN LOCALES HÚMEDOS** | | | |
| **Aparcamientos, laboratorios, bodegas, …** |    (versión saliente) 0 697 40 0 697 80 |    0 489 31 cabeza fija     0 697 40/80 cabeza orientable | |

## ESPACIOS CON ILUMINACIÓN NATURAL

Encendido / apagado automático con verificación permanente de presencia y luminosidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUGARES DE TRABAJO** | | | |
| **Oficina individual, aulas, salas de reunión, espacios abiertos** |    0 488 06(1) |    0 489 16(3) |    0 784 52 0 784 53(1) |
| **LUGARES DE PASO** | | | |
| **Hall, escaleras, …** |    0 488 07(1) |    0 489 17(3) |    0 784 54(1) |
| **Pasillo** |    0 488 17(1) |    0 489 17(3) |    0 784 54(1) |
| **Espacios con gran altura (centros deportivos, almacenes,…)** |    0 489 32 (saliente) |    0 489 33 | - |
| **Aseos, cuartos de baño, vestuarios, locales pequeños** |    0 488 04(3) |    0 489 16(3) |    0 784 54(1) |
| **IP 55 EXTERIOR Y LOCALES HÚMEDOS** | | | |
| **Aparcamientos, exteriores, bodegas, salas de ensayo, laboratorios, …** |    0 489 32 (saliente)    0 489 33 cabeza orientable |    0 489 33 cabeza orientable | |

1. Posibilidad de montaje en superficie con accesorios dedicado.
2. Posible fijación en ángulo con accesorio dedicado.
3. 1 salida iluminación + 1 salida ventilación.
4. Especial renovación.


0 489 41


0 489 42


0 784 54


0 697 80


0 489 43

Encendido y apagado automáticos.
Regulación manual por medio de potenciómetro del nivel de iluminacion y del tiempo de retardo.

| Emb. | Ref. | Lugares de paso |
|---|---|---|
| | | **Instalación en falso techo** |
| 1 | 0 489 41 | Infrarrojo 360º - Alcance 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>Umbral de luminosidad: 10 a 1275 lux.<br>Temporización regulable: 10 sg a 10 min.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m. |
| 1 | 0 489 42 | Infrarrojo 140º.<br>Alcance 8 m tangencial, 4 m radial.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>Umbral de luminosidad: 10 a 1275 lux.<br>Temporización regulable: 10 sg a 10 min.<br>Se instala directamente en pared en superficie. |
| | | **Instalación en pared - empotrado** |
| 1 | 0 784 54 | Infrarrojo 180º.<br>Alcance 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 1,20 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 41.<br>Umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux.<br>Temporización regulable: 5 sg a 30 min.<br>Consumo: 0,4 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se instala en caja de empotrar de 40 mm de profundidad mínima.<br>A equipar con placa y soporte. |

| Emb. | Ref. | Lugares de paso en exterior y locales húmedos |
|---|---|---|
| | | **Instalación en techo**<br>Infrarrojo 360º con cabeza orientable.<br>Alcance 8 m (en techo) o 12 m (en pared).<br>3 hilos con neutro.<br>IP 55.<br>Umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux.<br>Temporización regulable: 12 sg a 16 min.<br>Consumo: 0,9 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se fija en techo o pared (altura mínima: 1,70 m). |
| 1 | 0 697 40 | Gris. |
| 1 | 0 697 80 | Blanco. |
| | | **Instalación en techo o pared - superficie** |
| 1 | 0 489 43 | Infrarrojo 180º pared / 360º techo.<br>Alcance 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 55.<br>Umbral de luminosidad: 10 a 1275 lux.<br>Temporización regulable: 10 sg a 10 min. |



0 488 07



0 488 17



0 489 17



0 489 32



0 489 33

Verificación de presencia y luminosidad constante, apagado cuando la luz natural es suficiente.
2 posibles modos de funcionamiento:
– Modo Auto: Encendido y apagado automático en función de la detección.
– Modo Eco: Encendido manual por medio de pulsador, apagado automático o manual.
Regulación precisa por medio de configurador móvil.
Temporización regulable: 5 sg a 59 min. Umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux.

## Lugares de paso

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 488 07 | **Instalación en techo**<br>Especial para hall, escaleras...<br>Infrarrojo 360º.<br>Alcance 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 20.<br>Consumo: 0,4 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 20 m.<br>Se fija directamente a falso techo con garras (suministrados) o se instala en caja de empotrar de 50 mm de profundidad.<br>Conexión mediante bornas automáticas.<br>Se puede instalar en superficie con medio de accesorio ref. 0 488 75. |
| 1 | 0 488 17 | Especial para pasillos<br>Doble infrarrojo 360º.<br>Alcance lateral 2 × 12 m.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 20.<br>Consumo: 0,4 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se fija directamente a falso techo con garras (suministrados) o se instala en caja de empotrar de 50 mm de profundidad.<br>Conexión mediante bornas automáticas.<br>Se puede instalar en superficie con medio de accesorio ref. 0 488 75. |
| | 0 488 04 | Especial para aseos, vestuarios, locales pequeños...<br>Infrarrojo 360º.<br>Alcance 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 20.<br>Contacto complementario de 2 A para comandar calefacción, ventilación/climatización... con información de presencia.<br>Consumo: 0,8 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se fija directamente a falso techo con garras (suministrados) o se instala en caja de empotrar de 50 mm de profundidad.<br>Se puede instalar en superficie con medio de accesorio ref. 0 488 75. |

## Lugares de paso

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 489 17 | **Instalación en pared - superficie**<br>Especial para hall, escaleras, pasillos...<br>Infrarrojo 180º.<br>Alcance 20 m.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 42.<br>Contacto complementario de 2 A para comandar calefacción, ventilación/climatización... con información de presencia.<br>Consumo: 0,4 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se instala directamente en pared de superficie.<br>Se puede instalar en ángulo por medio de accesorio ref. 0 489 71. |
| | | **Instalación en pared - empotrado o superficie**<br>Especial para hall, escaleras, pasillos...<br>Infrarrojo 180º.<br>Alcance 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 1,20 m.<br>Consumo: 0,2 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se instala en caja de empotrar de 40 mm de profundidad mínima o caja de superficie ref. 0 802 81.<br>2 módulos. |
| 1 | 0 784 54 | Blanco - 3 hilos. |
| 1 | 0 792 58 | Aluminio - 3 hilos. |

## Lugares de paso en exterior, locales húmedos y espacios con gran altura

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 489 32 | **Instalación en techo - superficie**<br>Infrarrojo 360º.<br>Alcance ∅ 25 m a 10 m de altura, ∅ 8 m a 2,5 m de altura.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 55.<br>Consumo: 0,4 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 20 m.<br>Compatible con bandejas de cable tipo Cablofil. |
| 1 | 0 489 33 | **Instalación en pared, techo - superficie**<br>Infrarrojo con cabeza orientable 270º.<br>Alcance 20 m.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 55.<br>Consumo: 0,7 W en modo espera. |

## detectores para espacios con iluminación natural de doble tecnología



0 488 06



0 489 16



0 784 52

Verificación de presencia y luminosidad constante, apagado cuando la luz natural es suficiente.
2 posibles modos de funcionamiento:
– Modo Auto: Encendido y apagado automático en función de la detección.
– Modo Eco: Encendido manual por medio de pulsador, apagado automático o manual.
Regulación precisa por medio de configurador móvil.

| Emb. | Ref. | Lugares de trabajo |
|---|---|---|
| | | Especial para aulas, salas de reunión, espacios abiertos. |
| | | **Instalación en techo** |
| 1 | 0 488 06 | Doble tecnología (infrarrojo + ultrasonido) 360º.<br>Alcance 8 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 20.<br>Consumo: 0,8 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se fija directamente a falso techo con garras (suministrados) o se instala en caja de empotrar de 50 mm de profundidad.<br>Conexión mediante bornas automáticas.<br>Se puede instalar en superficie con medio de accesorio ref. 0 488 75. |
| | | **Instalación en pared - superficie** |
| 1 | 0 489 16 | Doble tecnología (infrarrojo + ultrasonido) 360º.<br>Alcance frontal 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 2,50 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 42.<br>Contacto complementario de 2 A para comandar calefacción, ventilación/climatización... con información de presencia.<br>Consumo: 0,4 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 10 m.<br>Se instala directamente en pared en superficie.<br>Se puede instalar en ángulo por medio de accesorio ref. 0 489 71. |

| Emb. | Ref. | Lugares de trabajo |
|---|---|---|
| | | **Instalación en pared - empotrado o superficie** |
| | | Especial oficina individual.<br>Doble tecnología (infrarrojo + ultrasonido) 180º.<br>Alcance 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 1,20 m.<br>3 hilos con neutro.<br>IP 41.<br>Consumo: 0,4 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se instala en caja de empotrar de 40 mm de profundidad mínima o caja de superficie ref. 0 802 81.<br>2 módulos. |
| 1 | 0 784 52 | Blanco. |

## detectores para gestión de varios circuitos mediante controladores de zona



0 488 22



0 784 86



0 488 20

Detectores para el funcionamiento conjunto con controladores de zona. Se conectan al controlador de zona mediante RJ45.
El controlador de zona es el dispositivo que dispone de la salida a la carga.
Verificación de presencia y luminosidad constante, apagado cuando la luz natural es suficiente.
2 posibles modos de funcionamiento:
– Modo Auto: Encendido y apagado automático en función de la detección.
– Modo Eco: Encendido manual por medio de pulsador, apagado automático o manual.
Regulación precisa por medio de configurador móvil (pág. 630).

### Lugares de trabajo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Especial para oficinas individuales, aulas, salas de reunión. |
| 1 | 0 488 22 | **Instalación en techo**<br>Doble tecnología (infrarrojo + ultrasonido) 360º.<br>Alcance 8 m.<br>Altura recomendada fijación: 2,50 m.<br>Consumo: 0,5 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se fija directamente a falso techo con garras (suministrados) o se instala en caja de empotrar de 50 mm de profundidad.<br>Conexión al controlador de zona mediante cable RJ45.<br>Se puede instalar en superficie con medio de accesorio ref. 0 488 75. |
| 1 | 0 784 86 | **Instalación en pared - empotrado o superficie**<br>Doble tecnología (infrarrojo + ultrasonido) 180º.<br>Alcance 8 m.<br>Altura recomendada de instalación: 1,20 m.<br>IP 41.<br>Consumo: 0,5 W en modo espera.<br>Conexión al controlador de zona mediante cable RJ45.<br>Pulsador integrado.<br>Se instala en caja de empotrar de 40 mm de profundidad mínima o caja de superficie ref. 0 802 81.<br>2 módulos. |

### Lugares de paso

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 488 20 | **Instalación en techo**<br>Especial para pasillos, aseos, vestuarios...<br>Infrarrojo 360º.<br>Alcance 8 m.<br>Consumo: 0,3 W en modo espera.<br>Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.<br>Se fija directamente a falso techo con garras (suministrados) o se instala en caja de empotrar de 50 mm de profundidad.<br>Conexión al controlador de zona mediante cable RJ45.<br>Se puede instalar en superficie con medio de accesorio ref. 0 488 75. |
| 1 | 0 784 85 | **Instalación en pared - empotrado o superficie**<br>Especial para aseos, vestuarios, locales pequeños.<br>Infrarrojo 180º.<br>Alcance 5 m.<br>Altura recomendada de instalación: 1,20 m.<br>IP 41.<br>Consumo: 0,3 W en modo espera.<br>Conexión al controlador de zona mediante cable RJ45.<br>Se instala en caja de empotrar de 40 mm de profundidad mínima o caja de superficie ref. 0 802 81.<br>2 módulos. |

# gestión de iluminación

## controladores de zona de falso techo



0 488 50

| Emb. | Ref. | Controladores de zona |
|---|---|---|
| | | Permite conectar los detectores y los pulsadores.<br>Se fija directamente al falso techo sobre la bandeja de cables.<br>Conexión de salida de controlador/detector (hasta 10 detectores con ref. 0 488 20/21/22/23/24/30) mediante hilo o cable RJ 45 o cable BUS/SCS al que debe colocarse un conector RJ45 con ref. 0488 72.<br>Alimentación: 100/240 V. |
| | | **Controlador de zona 2 salidas 16 A** |
| 1 | 0 488 50 | Permite controlar 2 circuitos de iluminación en 2 fases distintas o 1 circuito de iluminación y 1 circuito AC. |
| | | **Controlador de zona 1 entrada, 2 salidas DALI/DSI** |
| 1 | 0 488 51 | Controlador para regulación DALI y DSI.<br>Permite regular dos zonas de forma separada con un único detector: zona de ventana (con gran aporte de luz natural) y zona de pasillo (con escasa luz natural).<br>1 entrada de detector, 2 entradas auxiliares, 2 salidas DALI y 1 salida de ventilación (contacto libre de potencial).<br>Para controlar fuentes de iluminación con detectores (hasta 5).<br>2 × 16 reactancias DALI/DSI.<br>Conexión mediante bornas de tornillo. |
| | | **Controlador de zona 1 entrada, 2 salidas 1-10 V** |
| 1 | 0 488 52 | Controlador para regulación 1-10 V.<br>Permite regular dos zonas de forma separada con un único detector: zona de ventana (con gran aporte de luz natural) y zona de pasillo (con escasa luz natural).<br>1 entrada de detector, 2 entradas auxiliares, 2 salidas de iluminación.<br>Conexión mediante bornas de tornillo. |

# gestión de iluminación

## accesorios



0 488 72



0 882 35



0 882 30



0 882 40

| Emb. | Ref. | Conectores RJ 45-BUS/SCS |
|---|---|---|
| | | Para conectar los controladores y los detectores directamente con un cable BUS/SCS mediante un cableado suplementario. |
| 10 | 0 488 72 | Conector macho. |
| | | **Adaptador RJ 45 de doble toma** |
| 10 | 0 488 68 | Para doblar el número de entradas de los controladores. |
| | | **Configuradores móviles** |
| | | Todos los detectores se suministran configurados:<br>– Umbral de luminosidad: 500 lux en falso techo, 300 lux para salientes.<br>– Temporización: 15 minutos.<br>Los configuradores móviles permiten modificar esta configuración previa, así como la sensiblidad de la detección. |
| 1 | 0 882 35 | Mando a distancia unidireccional. Programación mediante botones pregrabados. |
| 1 | 0 882 30 | Mando a distancia bidireccional. Programación digital con decimales, presentada en pantalla.<br>Control inmediato de la programación.<br>Permite visualizar los parámetros de cada detector.<br>Posibilidad de grabar al configuración y aplicarla a otros detectores. |
| 1 | 0 882 40 | Pasarela de configuración.<br>Permite regular la temporización, luminosidad y sensibilidad de detección.<br>Permite duplicar los parámetros de un producto.<br>Funciona con la App Legrand Close up disponible en Google Play y Apple Store con tecnología Bluetooth en el smartphone. |
| | | **Caja de superficie** |
| 1 | 0 488 75 | Permite montar los detectores de falso techo en superficie. |
| | | **Caja para instalación en ángulo** |
| 1 | 0 489 71 | Permite montar los detectores de superficie en ángulo (ref. 0 489 11, 0 489 31, 0 489 16, 0 489 17). |
| 1 | 0 489 72 | Permite montar el detector 0 489 33 en ángulo. |



0 036 59



0 036 58



0 036 60




0 036 71

| Emb. | Ref. | Reguladores | Módulos 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | **Funcionamiento autónomo**<br>Memorización del último nivel de iluminación de un corte de luz o un apagado. | |
| 1 | 0 036 58 | Para lámparas fluorescentes con reactancia electrónica 1-10 V.<br>Potencia máxima: 800 VA.<br>Corriente de control: 50 mA máxi.<br>Mando local y a distancia.<br>Mando por pulsador no luminoso. | 2 |
| | | **Funcionamiento por Bus**<br>Mando local y a distancia por mandos auxiliares o por pulsadores dobles o simples no luminosos.<br>Suministrado en modo doble pulsador. El cambio del pulsador doble a simple se hace por la configuración del producto.<br>Indicación luminosa de nivel de carga que permite visualizar el control directamente. Pueden estar asociados entre sí en versión principal / secundario a través del bus. | |
| 1 | 0 036 60 | Para lámparas fluorescentes con reactancia 1/10 V (tubo fluo, lámparas fluo compactas, Leds…).<br>Compatible con todas las cargas controlables por reactancias variables en 1 - 10 V.<br>Potencia máxi: 1000 VA.<br>Corriente de control: 50 mA máxi. | 4 |
| 1 | 0 036 71 | Para lámparas incandescentes y halógenas TBT con transformador ferromagnético o o electrónico.<br>Reconocimiento automático de la carga<br>Autorregulado contra sobrecargas<br>Potencia máxi: 1000 W. | 6 |
| | | **Alimentador para BUS** | |
| 1 | 0 036 80 | Alimentador de BUS para reguladores a distancia con ref. 0 036 60/71.<br>Máximo 8 periféricos. | 2 |












## Montaje





**Regulador para lámparas fluorescentes 800 W ref. 0 036 58**















**Regulador para lámparas fluorescentes con reactancia 1-10 V ref. 0 036 60**



| | | | |
|---|---|---|---|
|  0 489 41 |  | 8 m |   |
|  0 697 40/80 |  | 8 m |   |
|  0 784 54 |  | 8 m |   |
|  0 489 42 |  | 8 m |   |
|  0 489 43 |  | 8 m |   |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <br>0 488 04 |  | 5 m |  |
| <br>0 784 52<br>0 792 52 |  | 8 m |  |
| <br>0 488 06<br><br>0 488 07 |  | 6 m (US)<br>5 m (PIR) |  |
| <br>0 489 16 |  | 7 m (US)<br>12 m (PIR) |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  0 489 17 |  | 15 m |   |
|  0 784 54 |  | 8 m |   |
|  0 488 17 |  | 2 x 12 m |   |
|  0 489 32 |  | Ø 20 m |   |
|  0 489 33 |  | 18 m |   |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  0 488 20 |  | 8 m |   |
|  0 488 22 |  | 6 m (US)<br>5 m (PIR) |   |
|  0 488 34 |  | 15 m |   |
|  0 784 86 |  | 8 m |   |
|  0 784 85 |  | 8 m |   |

## Tabla de cargas

| Cat.No | Lámparas halógenas | Lámparas halógenas con transformador ferromagnético | Lámparas halógenas con transformador electrónico | Tubo fluorescente | Lámparas fluorescentes compactas | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 784 54** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W |
| **0 784 58** | 40-400 W | 40-400 VA | 40-400 VA | - | - | - |
| **0 489 42** | 1000 W | 500 VA | 500 VA | 5 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W |
| **0 489 41** | 1000 W | 500 VA | 500 VA | 5 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W |
| **0 489 43** | 1000 W | 500 VA | 500 VA | 5 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W |
| **0 697 40/80** | 2000 W | 2000 VA | 2000 VA | 5 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W |


## Tabla de cargas

| Cat.No | Lámparas halógenas | Lámparas halógenas con transformador ferromagnético | Lámparas halógenas con transformador electrónico | Tubo fluorescente | Lámparas fluorescentes compactas | LED | Lámpara fluorescente con balasto 1 -10 V | DALI | Contacto libre de potencial para motores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 488 20/22<br>0 488 34<br>0 784 86/85<br>+ 0 488 50** | 2 x (3600 W) | 2 x (1800 VA) | 2 x (1800 VA) | 2 x<br>(10 x (2 x 36 W)) | 2 x 250 W | 2 x 250 W | - | - | 2 A |
| **0 488 04** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | 2 A |
| **0 488 07** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | - |
| **0 488 06** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | - |
| **0 488 17** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | - |
| **0 784 52/54** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | - |
| **0 489 16** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | 2 A |
| **0 489 17** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | 2 A |
| **0 489 32** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | - |
| **0 489 33** | 2000 W | 1000 VA | 1000 VA | 10 x (2 x 36 W) | 250 W | 250 W | - | - | - |

# Mosaic alumbrado de ayuda a la autonomía

Este tipo de instalación permite al residente ganar en autonomía y seguridad.
Gracias a los detectores de movimiento dispuestos cerca de la cama, el encendido del alumbrado se produce cuando el paciente se levanta.
El alumbrado progresivo permite al residente percibir donde está y desplazarse con total seguridad, sin deslumbrase.

## Ejemplo de instalación




| SOLUCIÓN AUTÓNOMA | | | | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| HABITACIÓN | **Detección** | Detector |  | 0 784 54 |
| | **Señalización luminosa** | Piloto balizado autónomo |  | 0 785 10 |
| | | LEDs 2 módulos |  | 0 785 20 |
| | | LEDs 5 módulos |  | 0 785 22 |
| BAÑO | **Detección** | Interruptor detector para falso techo |  | **0 488 06** |
| | **Mando** | Pulsador |  | 0 787 15L |

# llamada de enfermería

## dispositivos de llamada para habitaciones

Compatible con todos los sistemas de llamada de enfermería de Legrand


0 782 82


0 782 84


0 782 45 + 0 787 22 + 0 802 51


0 782 43

Elementos que permiten la llamada de enfermería.
Recoge la información en el bloque de puerta y el pupitre de la sala de enfermería.
Compatible con todos los sistemas de llamada de enfermería de Legrand.

| Emb. | Ref. | Dispositivos de llamada con conexión magnética para habitaciones |
|---|---|---|
| | | Blanco antibacteriano.<br>Conexión magnética entre mando y toma: conectable en todos los sentidos, la fuerza necesaria para soltarla ha sido analizada para evitar el deterioro del material. |
| | | **Mando sólo de llamada** |
| 1 | 0 782 81 | Mando de llamada estanco IP67.<br>- Ergonomía que facilita el agarre.<br>- 1 botón de llamada con Led rojo de testigo de llamada.<br>- Visible de noche gracias a 2 leds luminosos.<br>Equipado con un cable de 2,5m. Para asociar con la toma de referencia 078241. |
| | | **Mando de llamada y alumbrado** |
| 1 | 0 782 82 | Mando de llamada estanco IP67<br>- Ergonomía que facilita el agarre.<br>- 1 botón de llamada con Led rojo de testigo de llamada.<br>- Visible de noche gracias a 2 leds luminosos.<br>- 1 botón para alumbrado de lectura.<br>- 1 botón para alumbrado de ambiente.<br>Equipado con un cable de 2,5m. Para asociar con la toma de referencia 078245. |
| | | **Mando de llamada, alumbrado y persianas** |
| | 0 782 84 | Mando de llamada estanco IP67<br>- Ergonomía que facilita el agarre<br>- 1 botón de llamada con Led rojo de testigo de llamada.<br>- Visible de noche gracias a 2 leds luminosos.<br>- 1 botón para alumbrado de lectura.<br>- 1 botón para alumbrado de ambiente.<br>- 2 botones para el mando de persianas<br>- 1 botón de función libre..<br>Equipado con un cable de 2,5m. Para asociar con la toma de referencia 078245. |

| Emb. | Ref. | Módulos de control remoto 230 VA |
|---|---|---|
| | | Cajas para el mando de alumbrado u otras funciones MBTS (muy baja tensión de seguridad) accionadas por mando multifunción. |
| 1 | 0 783 77 | Permite el control de 4 salidas de alumbrado (ejemplo: ambiente, lectura, cuidados y vigilancia).<br>Compatible con el manipulador ref. 0 782 42.<br>Dimensiones: 230 × 71 × 44 mm. |
| | 0 783 78 | Permite mandar 2 salidas de alumbrado (ambiente y lectura) así como las persianas (subida, bajada) y 1 salida de 16 A.<br>Compatible con el mando 078244.<br>Dimensiones: 230 x 71 x 44 mm. |

| Emb. | Ref. | Pera de llamada |
|---|---|---|
| 1 | 0 783 62 | Conector 2A<br>Equipado con cable de 2 m<br>Con entreeje 12 mm para toma 2P<br>Ref. 0 771 50 |

| Emb. | Ref. | Tomas magnéticas 2 módulos para mando multifunción |
|---|---|---|
| 1 | 0 782 41 |  Toma para mando sólo para llamada.<br>Conexión magnética sin posición de error para manipulador ref. 0 782 40.<br>Blanco antibacteriano. |
| | | Antibacteriano |
| 1 | 0 782 45 |  Toma para mando multifunción.<br>Conexión magnética para manipuladores ref. 0 782 42.<br>Blanco antibacteriano. |
| | | Para obtener el producto completo debe añadir el soporte (ref. 0 802 51) y la placa Mosaic (ref. 0 787 22) |

| Emb. | Ref. | Accesorios para mandos |
|---|---|---|
| 5 | 0 782 43 | La pinza permite que el mando esté al alcance de la mano en todo momento: puede fijarse en las sábanas, en la ropa, en el brazo del sillón, en la barrera de la cama, etc. |

# llamada de enfermería

## dispositivos de llamada para cuartos de baño



0 782 48L

| Emb. | Ref. | Dispositivos de llamada para cuartos de baño |
|---|---|---|
| | | Mecanismos suministrados con soporte y marco embellecedor en color blanco antibacteriano. |
| | | **Tirador de llamada extraíble** |
| 1 | 0 782 48L | Tirador de llamada sanitario antibacteriano, estanco IP 55, extraíble.<br>Con testigo rojo de llamada.<br>Equipado con un asa regulable en altura.<br>Cordón rojo antibacteriano.<br>Puede instalarse en la ducha a 2,20 m de altura. |
| | | Antibacteriano |
| | | **Bloque de llamada** |
| 1 | 0 766 85L | Pulsador de llamada sanitario antibacteriano.<br>Con testigo rojo de llamada.<br>IP 20.<br>IP 44 con la placa ref. 0 788 80. |

| | | Dispositivos de llamada para entornos específicos |
|---|---|---|
| | | **Bloque de llamada estanco** |
| 1 | 0 782 49 | Bloque de llamada estanco IP 55:<br>Mecanismo suministrado con soporte y marco embellecedor en color blanco.<br>Con testigo rojo de llamada.<br>Adaptado a entornos húmedos (ej.: centros de adaptación y rehabilitación con piscina, baños árabes, sauna, etc.). |
| | | **Bloque de llamada de alta resistencia** |
| 1 | 0 782 51 | Bloque de llamada de alta resistencia a impactos IK 10 y a la humedad IP X5<br>Aleación metálica gris.<br>Con testigo rojo de llamada.<br>Adaptados a instituciones psiquiátricas, centros penitenciarios, etc.<br>Se suministra premontado con placa y soporte. |

| | | Dispositivos de llamada biomédica para habitaciones o salas específicas |
|---|---|---|
| | | 1 módulo. |
| | | **Mecanismo de toma para llamada biomédica** |
| | | Señala el fin de un ciclo mediante una alerta en el sistema de llamada de enfermería.<br>Para la conexión de instrumentos médicos eléctricos portátiles tipo perfusor, respirador, etc. |
| 10 | 0 771 50 | Entreeje 12 mm.<br>○ Blanco antibacteriano. |
| | | **Clavija shunt** |
| 1 | 0 782 07 | Clavija shunt para la puesta en espera de alarma biomédica.<br>Entreeje 12 mm.<br>Se utiliza con la toma ref. 0 771 50. |

# llamada de enfermería BUS/SCS

## dispositivos de señalización y recepción para habitación



0 766 07



0 766 08

Sistema BUS/SCS con cableado en estrella en torno al bloque de puerta:
– Centralización de las llamadas.
– Confirmación de recepción.
– Comunicación con el pupitre de enfermería y con todos los elementos del sistema mediante BUS/SCS.
– Informe de señalización hacia todos los indicadores luminosos (ej.: visor de pasillo, bloque de puerta, manipulador, etc.).

| Emb. | Ref. | Bloques de puerta para habitaciones |
|---|---|---|
| | | Se instalan a la entrada de la habitación, son visibles desde la cama.<br>Se conectan directamente al cable BUS/SCS ref. 0492 32/33. Con indicador luminoso y pulsador de llamada, presencia y alarma médica.<br>Conformes con las normas DIN VDE 0834-1 y 0834-2. Visualización de obstáculos.<br>Mecanismos de 4 módulos con entrega completa del equipo.<br>Montaje empotrado con la caja de empotrar para Mosaic prof. 50 mm o en superficie con el marco ref. 0 766 14. Antibacteriano. |
| | | Antibacteriano |
| | | **Bloque de puerta con indicadores luminosos** |
| 1 | 0 766 06 | Bloque de puerta con indicadores de llamada luminosos.<br>Presencia de enfermería y anulación mediante botón pulsador. Señal sonora y luminosa de una llamada proveniente de otra habitación.<br>Adecuado para los baños comunes. |
| | | **Bloque de puerta con pantalla** |
| 1 | 0 766 07 | Bloque de puerta con pantalla alfanumérica<br>Presencia de enfermería y anulación mediante botón pulsador. Indicación de una llamada de otra habitación.<br>En conjunto con el bloque de megafonía ref. 0 766 08 permite comunicarse con las habitaciones con señalizaciones de llamada y presencia.<br>Posibilidad de confirmar la recepción de la llamada al finalizar la comunicación. |
| | | **Extensión de camas** |
| 1 | 0 782 19 | Asociado a las ref. 0 766 06 o 0766 07, permite la conexión de 4 dispositivos de llamada.<br>6 módulos DIN<br>Programación vía configuración virtual |

| | | Bloque de megafonía para habitaciones y sala de enfermería |
|---|---|---|
| | | Antibacteriano |
| | | **Bloque de puerta de megafonía** |
| 1 | 0 766 08 | Instalación:<br>– A la entrada de la habitación junto con el bloque de puerta con pantalla ref. 0 766 07.<br>– En la sala de enfermería asociada al pupitre ref. 0 766 11.<br>Permite la comunicación de una habitación con otra con señalizaciones de llamada o presencia y la difusión de una llamada general.<br>Debe montarse junto con el micrófono ref. 0 782 00 para garantizar la comunicación entre el paciente y el personal sanitario.<br>Mecanismo de 4 módulos con entrega completa del equipo.<br>Montaje empotrado con la caja de empotrar para Mosaic prof. 50 mm o en superficie con el marco ref. 0 766 14. Antibacteriano. |
| | | **Micrófono de habitación** |
| 1 | 0 782 00L | Micrófono remoto, asociado con el bloque de megafonía ref. 0 766 08.<br>Se instala junto a la cama. Mecanismo de 2 módulos. Se entrega premontado con marco embellecedor en color blanco y soporte de 2 módulos. |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# llamada de enfermería BUS/SCS

## dispositivos de señalización para pasillo



0 766 70



0 766 04

Permite la visualización de la información en el pasillo.

| Emb. | Ref. | Dispositivos de señalización para pasillos |
|---|---|---|
| | | Se instalan en el pasillo sobre las puertas.<br>Se entregan con soporte y marco embellecedor en blanco.<br>Montaje empotrado o en superficie. |
| | | **Visor de pasillo sólo de llamada**<br>Visor triangular equipado con LED que permite señalizar las llamadas. |
| 1 | 0 766 71L | 1 indicador rojo.<br>Permite señalizar una llamada.<br>2 módulos. |
| | | **Visores de pasillo de llamada y presencia**<br>Visores triangulares equipados con LED que permiten señalizar una llamada, una llamada sanitaria y la presencia.<br>Se recomiendan por su cumplimiento de las normas DIN VDE 0834-1 y 0834-2. |
| 1 | 0 766 70 | Indicador monobloque rojo, blanco y verde<br>2 módulos. |
| 1 | 0 766 76L | 3 indicadores rojo, blanco y verde.<br>6 módulos. |
| | | **Pantalla de pasillo**<br>Se instala en el pasillo.<br>Pantalla alfanumérica de 10 caracteres.<br>Blanco. |
| 1 | 0 766 04 | Indicación de llamadas y presencias por nivel de prioridad.<br>Fijación al falso techo o a la pared.<br>Se suministra con la interfaz de conexión al BUS/SCS y alimentación pantalla. |

| | | Accesorio de fijación para pantalla de pasillo |
|---|---|---|
| 1 | 0 766 03 | Permite la fijación de una pantalla de pasillo tipo bandera. |

# llamada de enfermería BUS/SCS

## dispositivos de señalización para sala de enfermería



0 766 11



Fijación en pared...



... o sobre plano inclinado
0 766 12

| Emb. | Ref. | Pupitres |
|---|---|---|
| | | Visualización de llamadas y presencias de todas las habitaciones y salas en orden según la prioridad (máx. 150).<br>Mecanismo 4 módulos con aparamenta completa y soporte.<br>Montaje empotrado con caja de empotrar prof. 50 mm o en plano inclinado ref. 0 766 12/13.<br>Antibacteriano.<br>Con pantalla alfanumérica y señal sonora ajustable.<br>Visualización por secuencia de llamadas y presencias en curso.<br>Equipados con un indicador de fallo en el funcionamiento .<br>En conjunto con el bloque de megafonía ref. 0 766 08 permite:<br>– Comunicarse con las habitaciones con señalizaciones de llamada y presencia.<br>– Anular la llamada al finalizar la comunicación.<br>– Realizar una llamada a todas las habitaciones con señalización de presencia.<br>Se conecta directamente al cable BUS/SCS ref. 0 492 32/33. |
| | | **Pupitre principal** |
| 1 | 0 766 11 | Se instala en la sala de enfermería. |
| | | **Pupitre secundario** |
| 1 | 0 766 09 | Se utiliza como complemento del pupitre principal en otra sala (sala de descanso, comedor, etc.) o en el pasillo. |

| | | Accesorios de fijación |
|---|---|---|
| | | **Para pupitres** |
| 1 | 0 766 12 | Plano inclinado para la fijación del pupitre sólo sobre la mesa. |
| 1 | 0 766 13 | Plano inclinado para la fijación del pupitre junto con el bloque de megafonía sobre la mesa. |
| | | **Para pupitres, bloques de puerta y bloques de megafonía** |
| 1 | 0 766 14 | Marco en superficie para renovación. |

Principios de instalación y ejemplos en catálogo
“Soluciones para residencias e instalaciones sanitarias”

# llamada de enfermería BUS/SCS

## dispositivos de señalización para sala de enfermería



0 766 18 Programas de trazabilidad

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Cables BUS/SCS** |
| 1 | 0 492 33 | Suministrados en tambor.<br>Longitud 200 m.<br>Cable sin halógeno. |
| | | **Interfaz de transferencia de llamadas hacia DECT** |
| 1 | 0 766 19 | Interfaz que hace posible el envío de datos según el protocolo ESPA 444 en el sistema DECT (sólo mensajes de texto).<br>2 módulos DIN 17, 5 mm.<br>Instalar 1 interfaz por servicio.<br>A completar con sistema telefónico (no suministrado por Legrand). |
| | | **Trazabiliad en PC** |
| | | **Software para trazabilidad** |
| 1 | 0 766 18 | Memoriza y clasifica los acontecimientos según tipos de información (llamada, presencia, recepción, etc.).<br>Registro con fecha y hora de los acontecimientos.<br>Exportación de los elementos a ficheros .csv editables en un PC.<br>Funciona con la interfaz de trazabilidad ref. 0 766 17 que debe encargarse por separado. |
| | | **Interfaz de trazabilidad** |
| 1 | 0 766 17 | Funciona con el software de trazabilidad de las llamadas ref. 0 766 18<br>Instalar 1 interfaz por servicio.<br>2 módulos DIN 17, 5 mm |

# llamada de enfermería BUS/SCS

## elementos de instalación



E46ADCN



3501K

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Alimentaciones MBTS** |
| | | **Para BUS/SCS sin megafonía** |
| 1 | E46ADCN | Antigua ref. 0 035 60.<br>Alimentación de seguridad con aislamiento doble MBTS.<br>230 VA - 27 V⎓ - 1,2 A.<br>8 módulos DIN 17,5 mm. |
| | | **Alimentador adaptador vídeo para portero** |
| 1 | 3 460 50 | 110 V a 240 V 27 V⎓ - 1,2 A<br>8 módulos |
| | | **Para indicadores** |
| 1 | 0 782 90 | Para visores con lámpara o LED.<br>Alimentación 230 V / 24 V - 2,5 A.<br>Montaje en caja modular.<br>6 módulos. |
| | | **Extensión BUS/SCS** |
| 1 | 0 766 10 | Permite la comunicación de datos entre 2 sistemas de llamada de enfermería BUS/SCS.<br>Utilizadas para el reagrupamiento de servicios o para servicios con más de 80 habitaciones (ej.: Residencias de mayores, etc.). |
| | | **Configuración física de la instalación** |
| | | Adaptada a instalaciones con menos de 80 habitaciones. |
| | | **Configuración mediante configuradores** |
| | | Permite asociar una dirección a los diferentes componentes del sistema.<br>Kit con configuradores. |
| 1 | 3501K | 0 a 9 (10 piezas para cada cifra). |
| 1 | 3501/T | ↑↓ |
| | | **Configuración virtual de la instalación** |
| | | Recomendada para instalaciones con más de 80 habitaciones. |
| | | **Configuración mediante PC** |
| 1 | 0 766 15 | Programa de configuración virtual.<br>Para la instalación de 0 a 150 direcciones por servicio.<br>Se utiliza con la interfaz ref. 0 766 16 (debe encargarse por separado) para la conexión de un PC. |
| | | **Kit de configuración** |
| 1 | 0 766 16 | Interfaz que permite la conexión entre un PC y la instalación.<br>Funciona con el programa ref. 0 766 15. |

# alumbrado de ayuda a la autonomía

## solución autónoma



0 785 10




0 785 22 Etiqueta personalizada




0 488 06



0 787 15L + placa 0 787 22

Dispositivo autónomo de alumbrado automático que permite al paciente orientarse y dirigirse al cuarto de baño.

| Emb. | Ref. | Para instalar en la habitación |
|---|---|---|
| | | **Señalización luminosa 2 módulos**<br>Para instalación empotrada, utilizar la placa ref. 0 788 02 y el soporte ref. 0 802 51<br>2 niveles de potencia a elegir (0,2 W o 1 W). |
| 5 | 0 785 20 |  Señalización de LED blancos. |
| | | Para vigilancia luminosa 230 V - 0,2 o 1 W<br>2 módulos. |
| 1 | 0 785 10 |  ○ Blanco antibacteriano |
| | | **Señalización luminosa sobre puerta**<br>Mecanismos que integran LED y una ventana pivotante que puede alojar etiquetas.<br>Posibilidad de descargar las etiquetas desde el catálogo electrónico para su impresión.<br>5 módulos.<br>Para instalación empotrada, utilizar la placa ref. 0 788 15 y el soporte ref. 0 802 52. |
| 1 | 0 785 22 |  Señalización con LED blancos (1 W). |

| Emb. | Ref. | Para instalar en los cuartos de baño |
|---|---|---|
| | | **Interruptor detector falso techo**<br>• Modo de funcionamiento:<br>Modo ECO - Detección de espacio desocupado: encendido voluntario manual mediante pulsador, apagado automático del detector o mediante el botón pulsador.<br>Modo AUTO - Detección de ocupación: encendido y apagado automáticos.<br>– Preajuste de fabrica en modo AUTO. El Modo ECO se activa mediante configuradores móviles.<br>• Umbral de luminosidad con preajuste de fábrica 500 lum.<br>• Temporización preajustada de fábrica a 15 minutos. Función de paso activada (temporización de 3 minutos para 1 paso).<br>• Regulación precisa in situ con configuradores móviles ref. 0882 30/35.<br>• Cableado en serie Fase + Neutro + Alimentación. Con bornas para conectar el(los) pulsador(es), incluidos indicadores LED ref. 0 770 40/33.<br>• Permiten el control de fuentes de luz:<br>– 2000 W máximo en halógeno de 230 V.<br>– 1000 VA máximo en halógeno TBT, fluorescente y lámpara fluorescente con balasto.<br>– 500 W máximo en lámpara fluorescente compacta y LED.<br>Altura recomendada de fijación: 2,50 m.<br>Se fija directamente al falso techo con soportes (incluidos) o se instala en la caja Batibox prof. 50 mm.<br>Fijación en superficie de techo con el accesorio ref. 0 488 75.<br>Detector doble tecnología de 360°.<br>Esta doble tecnología permite detectar de forma precisa desde que se modifica la onda emitida por el detector.<br>Consumo 0,8 W en reposo. |
| 1 | 0 488 06 | Conexión mediante bornas automáticas. |
| | | **Pulsador**<br>Permite el control de iluminación en modo ECO asociado a un interruptor detector de falso techo.<br>A instalar junto a la puerta de los cuartos de baño.<br>Conexión rápida sin herramientas mediante. bornas automáticas.<br>Para instalación empotrada, utilizar la placa ref. 0 787 22 y el soporte ref. 0 802 51. |
| 10 | 0 787 15L |  ○ Blanco antibacteriano. |

# alumbrado de ayuda a la autonomía

## solución mediante sistema BUS/SCS



0 784 90L




0 488 22



0 488 41

Dispositivo BUS/SCS de alumbrado automático que permite:
– Al paciente orientarse y dirigirse al cuarto de baño.
– Al médico o al personal sanitario vigilar a distancia el comportamiento de los residentes.

| Emb. | Ref. | Para instalar en la habitación |
|---|---|---|
| | | Combinación de interruptores automáticos y de señalizaciones luminosas. |
| | | **Detector automático BUS/SCS** |
| | | A instalar a un máximo de 30 cm del suelo para registrar los movimientos del paciente al levantarse.<br>Permite activar el encendido de la señalización luminosa.<br>Se aconseja la instalación de 2 o 3 detectores por habitación para una óptima detección de los movimientos.<br>Detección por infrarrojos.<br>Alcance de la detección ajustable de 3 m a 10 m.<br>Ángulo horizontal de detección: 180°.<br>Umbral de luminosidad ajustable de 3 a 1000 lum.<br>Temporizador preconfigurado de fábrica a 15 min.<br>Restauración cada vez que se detecta un movimiento.<br>Función de paso activa, temporización 3 min.<br>Instalación en caja, prof. mínima 40 mm.<br>Se entrega premontado con marco embellecedor en color blanco y soporte de 2 módulos. |
| 1 | 0 784 90L |  ○ Blanco |
| | | **Señalización luminosa 2 módulos** |
| | | Para instalación empotrada, utilizar la placa ref. 0 788 02 y el soporte ref. 0 802 51.<br>2 niveles de potencia a elegir (0,2 W o 1 W). |
| 5 | 0 785 20 |  Señalización de LED blancos. |
| | | Para vigilancia luminosa 230 V - 0,2 o 1 W<br>2 módulos. |
| 1 | 0 785 10 |  ○ Blanco antibacteriano |
| | | Señalización luminosa sobre puerta.<br>Mecanismos que integran LED y una ventana pivotante que puede alojar etiquetas.<br>Posibilidad de personalizar y de imprimir las etiquetas con un simple editor de textos (imágenes disponibles en formato PDF en el catálogo electrónico).<br>Para papel de impresión estándar o transparente 1 estado - 5 módulos.<br>Para instalación empotrada, utilizar la placa ref. 0 788 15 y el soporte ref. 0 802 52. |
| 1 | 0 785 22 |  Señalización con LED blancos (1 W). |

| Emb. | Ref. | Para instalar en los cuartos de baño |
|---|---|---|
| | | **Detector automático BUS/SCS para falso techo** |
| | | Se fija directamente al falso techo con soportes (entregados) o se instala en la caja Batibox prof. 50 mm.<br>Altura recomendada de fijación: 2,50 m . |
| 1 | 0 488 22 | Detector SCS doble tecnología 360° (PIR/US).<br>Esta doble tecnología permite detectar de forma precisa la presencia desde que se modifica la señal emitida por el detector (ej.: movimiento leve del residente mientras está en el cuarto de baño)<br>Consumo 0,5 W en reposo. |
| | | **Mando de alumbrado ON/OFF** |
| 1 | 0 784 75 |  Permite el control de iluminación en modo ECO asociado a un interruptor detector de falso techo.<br>A instalar junto a la puerta de los cuartos de baño.<br>○ Blanco |
| | | Para instalación empotrada, utilizar la placa ref. 0 788 22 y el soporte ref. 0 802 51. |

| Emb. | Ref. | Productos de sistema |
|---|---|---|
| | | **Controladores BUS/SCS 2 salidas** |
| | | Permiten gestionar la señalización luminosa de la habitación junto con el detector ref. 0 784 90. |
| 1 | 0 488 41 | 2 salidas 16 A.<br>Falso techo. |
| 1 | F411U2 | 2 salidas 10 A<br>2 módulos DIN |
| | | **Alimentación de unidad de control** |
| 1 | 3 460 20 | Antigua ref. 0 634 42.<br>Alimentación 220-240 V - 50/60 Hz.<br>Salida 1-2-27 V⎓ - 600 mA.<br>6 módulos DIN 17,5 mm. |
| | | **Alimentación BUS/SCS** |
| 1 | E46ADCN | Antigua ref. 0 035 60<br>230 VA - 27 V⎓ - 1,2 A.<br>8 módulos DIN 17,5 mm. |

# llamada de enfermería

**para hospitales de día, centros de diálisis, etc.**



0 766 60



0 782 04

Destinado a equipamientos de llamada de enfermería en hospitales de día, centros de diálisis, de transfusión, escáneres, etc.
Permite:
• Desde la habitación: llamada, llamada de urgencia, señalización de presencia de enfermería y supresión de llamada.
• Desde la sala de enfermería: la respuesta de tranquilización
Posibilidad de aprovecharlo para la búsqueda de personas.

| Emb. | Ref. | Marcadores y gestión |
|---|---|---|
| 1 | 0 766 60 | **Marcador de llamada 6 direcciones**<br>Registro de las llamadas mediante indicadores luminosos numerados y señal sonora.<br>Posibilidad de registrar varias llamadas simultáneamente.<br>Marcado de la tranquilización y de la presencia de enfermera.<br>Posibilidad de informar de las llamadas en otros 4 marcadores (ej.: sala de cuidados, de reposo, etc.).<br>Se monta:<br>– En la caja en superficie ref. 0 802 86.<br>– Sobre pupitre de mesa ref. 0 782 14.<br>6 módulos. |
| 1 | 0 782 14 | **Pupitre de mesa**<br>Recibe hasta 6 marcadores ref. 0 766 60.<br>Montaje horizontal o vertical.<br>Dim.: 310 × 295 × 75 mm.<br>36 módulos. |
| 1 | 0 782 89 | **Alimentación 24 V - 2 A - 48 W**<br>Permite la alimentación del sistema.<br>Si es necesario, posibilita la utilización de una alimentación garantizada de 24 V<br>8 módulos. |
| 1 | 0 782 12 | **Módulo de gestión de 3 direcciones**<br>Permite la gestión de 3 habitaciones (o direcciones).<br>Posibilidad de reenvío mediante contacto seco NA para indicador, timbre, búsqueda de personas, indicador de síntesis 4 módulos. |

| | | Equipamientos de pasillo y habitación |
|---|---|---|
| | | Se suministran con soporte metálico para la fijación con tornillos y marco embellecedor blanco 2 módulos.<br>Montaje posible en superficie o empotrado.<br>Equipado con LED de larga duración. |
| 1 | 0 766 72L | **Visor de pasillo con doble indicación**<br>Visor doble (rojo/blanco).<br>Permite indicar en el pasillo las llamadas y la presencia de enfermería. |
| 1 | 0 782 04L | **Bloque de puerta**<br>Se compone de 1 indicador rojo, 1 indicador blanco y 1 pulsador de supresión de llamada y de presencia.<br>Antibacteriano. |
| 1 | 0 783 62 | **Conector 2A**<br>Equipado con cable de 2 m con entreeje 12 mm para toma 2p ref. 0 771 50. |
| 10 | 0 771 50 | **Toma de llamada o alarma biomédica**<br>Entreeje 12 mm. 1 módulo antibacteriano. |
| 1 | 0 766 64L | Bloque de llamada de cuarto de baño con tirador vertical y piloto LED incorporado.<br>2 módulos. Suministrada con soporte y marco blanco. |

# bloques de llamada



0 782 14 + 0 766 60




0 766 55

Adecuados para hoteles, centros educativos, residencias no medicalizadas.
Permiten la centralización de 1 a 6 llamadas mediante indicadores luminosos.
Mando de llamada mediante botón pulsador 2 hilos por dirección.
Registro de las llamadas mediante indicadores luminosos numerados y señal sonora.
Posibilidad de registrar varias llamadas de forma simultánea.
Borrado individual de cada dirección.

| Emb. | Ref. | Bloques de llamada |
|---|---|---|
| | | Módulos de 6 direcciones.<br>Permiten crear tablas de llamada en función de las necesidades.<br>6 módulos. |
| 1 | 0 766 55 | Con alimentación incorporada<br>127/230 V∿ - 50/60 Hz. |
| 1 | 0 766 57 | Para alimentación exterior<br>MBTS 12 V (no suministrado). |

| | | Cuadro repetidor de 6 direcciones |
|---|---|---|
| 1 | 0 766 56 | 6 direcciones.<br>Permite informar a distancia de las llamadas.<br>6 módulos. |

| | | Equipamientos de pasillo y habitación |
|---|---|---|
| | | **Conector 2A** |
| 1 | 0 783 62 | Equipado con cable de 2 m con entreeje 12 mm para toma 2p ref. 0 771 50.<br>Sólo con bloque de llamada ref. 0 766 57. |
| | | **Toma de llamada o alarma biomédica** |
| 10 | 0 771 50 | Entreeje 12 mm. 1 módulo antibacteriano. |




**Características técnicas**
– Alimentación 2 × 1,5 mm²
– Enlace botón/pulsador-cuadro: un par telefónico 6/10.
L = 150 mm máx.
– Enlace cuadro llamada-cuadro de central: 5 pares telefónicos 6/10.
L = 150 mm máx.
– Separar los circuitos BT y MBTS.

# funciones Mosaic™ antibacteriano

## mecanismos



0 787 12



0 785 10L



0 770 43L

Norma UNE-EN 60669-1: Interruptores para instalaciones eléctricas fijas. Todos los mecanismos con visor para funciones luminosas vienen equipados de una borna para el neutro y necesitan incorporar los leds dependiendo de la función. Para función piloto ref. 0676 68; para función luminoso ref. 0676 66 en 230 V y ref. 0676 67 para MBT.

| Emb. | Ref. | Mecanismos |
|---|---|---|
| | | **Conmutador 10 AX - 230 V~** |
| 10 | 0 787 10L | Conmutador - 1 módulo. Blanco. |
| 10 | 0 787 11L | Conmutador - 2 módulos. Blanco. |
| 10 | 0 787 12 | Conmutador con indicador de LED. 2 módulos (a equipar) - Blanco. |
| | | **Pulsador 2 A - 230 V** |
| 1 | 0 783 76 | Pulsador con tirador eyectable - 1 módulo. Blanco. |
| | | **Pulsadores 6 A - 230 V~** |
| 10 | 0 787 14L | Pulsador - 1 módulo. Blanco. |
| 10 | 0 787 15L | Pulsador - 2 módulos. Blanco. |
| 10 | 0 787 16 | Pulsador inversor con indicador LED. 2 módulos (a equipar) - Blanco. |
| 10 | 0 770 43L | Pulsador inversor portaetiquetas - 2 módulos. Blanco. |

| Emb. | Ref. | Mecanismos varios |
|---|---|---|
| | | **Mando de VMC** |
| 1 | 0 770 27L | Conmutador para el control de la ventilación mecánica. 2 módulos - Blanco. |
| | | **Interruptor de persianas** |
| 10 | 0 787 05 | 2 módulos - Blanco 6 AX 250 V~. 500 W máx. |
| | | **Interruptor táctil** |
| 1 | 0 766 66 | Interruptor táctil 10 A - 2 módulos. Blanco. |
| | | **Mandos táctiles** |
| 1 | 0 787 09 | Interruptor con neutro - 2 módulos. Blanco. |
| 1 | 0 787 13 | Pulsador contacto NA/NC no alimentado. 2 módulos - Blanco. |
| | | **Señalización** |
| 1 | 2 módulos 0 785 10 | Piloto de cortesía para balizar un pasillo o zona común. Piloto de cortesía 230 V. Equipado con 4 leds blancos que iluminan hasta 20 lum. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 766 66 / 0 787 09** | 240 V~ | 1000 W | 1000 W | 500 VA | 500 VA | 500 VA | 500 VA | 100 VA | 1000 W | I máx. ≤ 2 A |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# funciones Mosaic™ antibacteriano

## mecanismos y placas



0 787 22



0 788 80



0 782 48L

Tomas de corriente equipadas con borna de conexión de 2,5 mm², salvo que se indique lo contrario. Borna de conexión automática, salvo que se indique lo contrario. Protección IP41 IK04.

| Emb. | Ref. | Tomas de corriente lateral |
|---|---|---|
| | | **Tomas 2P+T** |
| 10 | 0 787 02 | Toma 2P+T de 2 módulos - Blanco. |
| 10 | 0 772 20 | Toma 2P+T de 2 módulos - Rojo. |
| 10 | 0 772 19 | Toma 2P+T con tapa de 2 módulos - Blanco. |
| | | **Toma 2P Baja Tensión** |
| 10 | 0 771 50 | Toma 2P Baja Tensión 1 módulo - Blanco. |
| | | **Módulo anti-desconexión** |
| 1 | 0 770 80 | Asociado a una toma de corriente, evita que el cable de aparatos imprescindibles se desconecte accidentalmente. Resiste un esfuerzo de 350 N. Tiene capacidad para cables de Ø 4 a 8 mm 1 módulo - Blanco. |
| | | **Otras tomas** |
| 1 | 0 782 41 | Toma con conexión magnética para llamada de enfermería (sólo llamada) - 2 módulos - Blanco. |
| 1 | 0 782 45 | Toma con conexión magnética para llamada de enfermería (llamada, alumbrado, persianas) - 2 módulos - Blanco. |
| | | **Tomas 2P+T con bornas de tornillo** |
| 10 | 0 771 12 | Toma 2P+T con indicador - 2 módulos - Blanco. |
| 10 | 0 771 15 | Toma 2P+T sin posición de error con indicador - 2 módulos - Rojo. |
| | | **Tomas VDI** |
| 5 | 0 765 83 | Toma RJ 45 Cat. 6 STP blindada de 1 módulo - Blanco. |
| 10 | 0 765 82 | Toma RJ 45 Cat. 6 FTP blindada de 1 módulo - Blanco. |
| 10 | 0 765 81 | Toma RJ 45 Cat. 6 UTP blindada de 1 módulo - Blanco. |

| Emb. | Ref. | Monobloc |
|---|---|---|
| | | **Tirador de llamada** |
| 1 | 0 782 48L | Tirador de llamada para cuartos de baño IP 55, eyectable - 2 módulos- Blanco |
| | | **Bloque de llamada LED** |
| 1 | 0 766 85L | Bloque de llamada con indicador rojo 2 módulos - Blanco |
| | | **Detector automático** |
| 1 | 0 784 90L | Detector automático BUS/SCS 2 módulos - Blanco |
| | | **Tapas ciegas** |
| 10 | 0 787 20 | Obturador de 1 módulo - Blanco |
| 10 | 0 787 21 | Obturador de 2 módulos - Blanco |
| | | **Placas** |
| | | **2 módulos** |
| | | Se fijan sobre soporte ref. 0 802 51/60/61/62 |
| 10 | 0 787 22L | Placa de 2 módulos - Blanco |
| 5 | 0 788 80 | Placa de 2 módulos IP 44 - Blanco |
| | | **4 módulos** |
| | | Se fijan sobre soporte ref. 0 802 52/58 |
| 10 | 0 787 24L | Placa de 4 módulos horizontal - Blanco |
| | | **2 × 2 módulos** |
| | | Se fijan sobre soporte ref. 0 802 52/58 |
| 10 | 0 787 25L | Placa 2 × 2 módulos horizontal - Blanco |
| 10 | 0 787 23L | Placa 2 × 2 módulos vertical - Blanco |
| | | **6 módulos horizontal** |
| 10 | 0 787 26L | Se fijan sobre soporte ref. 0 802 53 Placa de 6 módulos horizontal - Blanco |

# Llamada de enfermería BUS/SCS antibacteriano

1



El paciente está en contacto permanente con el personal sanitario gracias al bloque de puerta de la habitación. La opción de megafonía asociada permite dar respuesta inicial a distancia de la llamada, anular aviso, etc.

2



El visor del pasillo indica la urgencia de la llamada y la presencia.

6




Llamada, presencia, anulación..., el bloque de puerta contribuye a la eficiencia del personal sanitario

5



La llamada llega en tiempo real al DECT del personal sanitario

Libertad de movimientos: el envío de la llamada de enfermería a través de DECT permite al personal sanitario tener a su alcance información en tiempo real y optimizar las llamadas de forma eficaz.




# Conectado directamente al DECT*

## Eficiencia y trazabilidad

La llamada de enfermería desde el mando multifunción se indica en la pantalla de los bloques de puerta instalados en las habitaciones. Es retransmitido por el visor situado en el pasillo: donde quiera que esté el personal sanitario sabe desde dónde se ha realizado la llamada,  ya sea desde la cama o el cuarto de baño. El bloque de megafonía asociado permite tranquilizar y confirmar la recepción a distancia, o realizar una llamada general a todas las habitaciones con señalización de presencia. Al mismo tiempo la información aparece en el pupitre instalado en la sala central y puede enviar la información al DECT de las enfermeras: la información enviada directamente a las habitaciones permite que el servicio sanitario gane en eficiencia. El dispositivo es conforme con la norma DIN VDE 834-1 y garantiza la trazabilidad de los acontecimientos.

*DECT: Digital Enhanced Cordless Telephone.

## BUS/SCS: fácil de configurar

La instalación mediante BUS/SCS de los bloques de puerta y los pupitres es sencilla: debe pasarse un cable BUS. Para las estructuras pequeñas y medianas, la configuración manual mediante configuradores puede ser llevada a cabo por los instaladores electricistas.



▶ Conoce al detalle las soluciones para residencias e instalaciones sanitarias capturando este QR desde tu móvil.

# TREX

## EL COMPAÑERO IDEAL EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES



### WALL

Unidad ubicada en el cabecero de la cama, cuarto de baño, pasillo...etc; que permite al usuario poder lanzar una alarma para solicitar ayuda.





### REPO + II

Permite incrementar la cobertura de radio en el centro de una forma muy sencilla y segura, consiguiendo que las alarmas lleguen a la unidad TREX.

### SMOKE

Detector de humo inalámbrico que genera un aviso en caso de humo o fuego.



### SMILE

Pulsador móvil e inalámbrico que envía alarmas al receptor de llamada TREX.

## TREX

Unidad móvil que porta el profesional y en la que se reciben todas las llamadas que se producen en el centro.
A través del *display* incorporado, el profesional identificará la procedencia de la llamada.




## D-TECT alarm

Instalado en el puesto de control, permite visualizar las alarmas en el momento en el que se produzcan.
Las alarmas pueden ser analizadas posteriormente a través de su módulo de informes.



# TREX

**sistema de llamada inalámbrico**



NE1009240-50



NE1014002-50



NE1018006-50



NE1014002-50 + NE1004005-02

Sistema de llamada y supervisión inalámbrico específicamente diseñado para la comunicación interna en los centros de atención públicos y privados. El sistema opera en la frecuencia de alarma social europea 869,2 MHz.

| Emb. | Ref. | Sistema TREX |
|---|---|---|
| 1 | NE1009240-50 | TREX 2G, dispositivo de recepción de señales inalámbrico y portátil.<br>Capacidad de hasta 255 canales.<br>Transmisor bidireccional.<br>Memoriza las últimas 32 alarmas recibidas.<br>Recepción de alarmas garantizada gracias a su pantalla LCD retroiluminada y mediante vibración.<br>Puede mostrar última posición junto con D-POS.<br>Día y hora.<br>Batería de Li-Po, 600 mAh recargable.<br>Dimensiones: 100 x 48 x 21 mm.<br>Peso: 60 g.<br>Frecuencias: 869,2 MHz (alarma social), 868,7 MHz o 869,4 MHz. |
| 1 | NE1011223-02 | Base de carga tipo cuna para unidad TREX 2G.<br>Material robusto.<br>Suministrado con adaptador de corriente y adaptador mini-USB. |
| 1 | NE3109011-01 | Cargador y pinza adaptadora para unidad TREX 2G.<br>Para conexión con software y carga de batería. |

| Emb. | Ref. | Pulsador Smile |
|---|---|---|
| 1 | NE1014002-50 | SMILE, pulsador inalámbrico.<br>Unidad portátil que envía alarmas a los receptores de llamada TREX 2G.<br>Confirmación de llamada óptica mediante 4 leds.<br>Conexión bidireccional.<br>Pulsera o collar.<br>Batería de larga duración.<br>Dimensiones: 35 x 44 x 11 mm.<br>Peso: 13,2 g.<br>IP67. |
| 1 | NE1004005-02 | EPA, adaptador de fácil pulsación complemento para SMILE y SMILE-ID. |

| Emb. | Ref. | Repetidor de señal |
|---|---|---|
| 1 | NE1018006-50 | REPO + II, repetidor de radio dual de largo alcance.<br>Alcance 2,5 km en campo abierto.<br>Repite la señal usando la frecuencia 869,2 MHz.<br>Alimentador 230 V. Puede funcionar con pilas en caso de fallo de alimentación.<br>Programación manual o vía PC.<br>Dimensiones: 111 x 63 x 28 mm. |

TREX 2G es el dispositivo portátil que utiliza el personal de asistencia del centro. Cuando se combina con el transmisor de radio SMILE da lugar a un sistema de atención y supervisión inalámbrico que puede alertar al personal del centro de una llamada de auxilio en cuestión de segundos.

# D-POS II

**sistema de paseo seguro**



NE1007027-01



NE1017003-50



NE1014004-50

D-POS II es un sistema de vigilancia orientado hacia personas con demencia. Cuando una persona lleva un brazalete (SMILE ID o UDATS) y entra en el campo no autorizado, automáticamente se genera una señal que es enviada a un receptor de alarma.

| Emb. | Ref. | Unidad de control |
|---|---|---|
| 1 | NE1017003-50 | DPOS-II unidad de control.<br>Unidad de control de dispositivos de puerta para personas con demencia.<br>Puede gestionar hasta 16 zonas y 255 ID de puerta.<br>Función test de movimiento.<br>Posibilidad de sincronizar 2 D-POS II.<br>Configuración vía PC mediante dispositivo NPU (no suministrado) a través de microswitch.<br>Alimentación: 230 V. |
| 1 | NE1007027-01 | D-POS antena.<br>Antena para el control de paso.<br>Potencia de transmisión regulable.<br>Frecuencia: 125 kHz con alta potencia de transmisión. |
| | | **Dispositivos móviles** |
| 1 | NE1014004-50 | SMILE ID dispositivo tipo brazalete.<br>Brazalete RFID indicado para personas con demencia.<br>Funciona como transmisor para el sistema D-POS (para localización de personas con demencia) y como transmisor/receptor del sistema de señalización TREX 2G.<br>Confortable.<br>Indicación de envío de llamada mediante led.<br>Configuración vía PC mediante el dispositivo NPU (no suministrado).<br>Dimensiones: 44 x 35 x 11 mm.<br>IP67.<br>Pulsera y colgante incluido. |
| 1 | NE1011220-50 | UDAT-S dispositivo tipo brazalete de alta resistencia.<br>Brazalete de alta resistencia indicado para personas con demencia.<br>Funciona como transmisor para el sistema D-POS (para localización de personas con demencia).<br>IP67.<br>Pulsera y colgante incluido. |
| 5 | NE1018027-01 | Pulsera reforzada para SMILE/UDAT-S con cierre magnético incluido. |
| 1 | NE1018028-01 | Desacoplador cierre magnético SMILE/UDAT-S. |

| Emb. | Ref. | Fuentes de alimentación |
|---|---|---|
| 1 | NE1011013-50 | Transmisor de radio. |

### Funcionalidad y seguridad

Notificación de alarma vía radio
Tipo de alarma configurable
Monitorización estado de la batería
Led indicador

### Configuración e instalación

Manualmente mediante *jumper* o por medio del programador NPU (no suministrado)
Instalación empotrada en caja universal o superficie mediante caja específica

### Especificaciones

2 entradas de cable / 2 salidas de relé
Radio frecuencia: 868,7, 869,2 o 869,4 MHz
Alimentación a 24 V DC o pilas
Alimentación: 10-28 V (30 V máx.)
Pilas: 2 x AAA (no incluidas)
Dimensiones: 85 x 85 x 30 mm
Peso: 125-150 g

# WALL

**dispositivos de llamada de pared**



NE1011231-50



NE1018020-50

Los productos de WALL están diseñados para uso en residencias de mayores o áreas de atención ambulatoria. Se comunican con otros dispositivos vía radio o mediante cable. Reciben y realizan acciones, ya sea mediante el envío de mensajes de radio u operando sobre un relé eléctrico.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Dispositivos de habitación** |
| 1 | NE1011205-50 | PEAR, pera de llamada.<br>Con conector tipo tele-*jack* 6,35 mm. |
| 1 | NE1011209-50 | PUSH+PEAR, pera de llamada + botón de llamada.<br>Con conector tipo tele-*jack* 6,35 mm. |
| 1 | NE1011231-50 | 3 PUSH+PEAR, pera de llamada + 3 botones multifunción.<br>Con conector tipo tele-*jack* 6,35 mm. |
| | | **Dispositivos de cuartos de baño** |
| 1 | NE1018020-50 | PULL, tirador de baño.<br>Equipado con cable de 2,5 m. |
| 1 | NE1018022-50 | PUSH+PULL, tirador de baño + botón de llamada.<br>Equipado con cable de 2,5 m. |
| 1 | NE1017040-01 | Marco para conseguir IP44. |
| | | **Pulsadores de llamada** |
| 1 | NE1015011-01 | Pulsador tipo *jack* para habitación individual (1 cama).<br>Equipado con cable de 1,5 m. |
| 1 | NE1015011-02 | Pulsador cama doble pera. |
| | | **Accesorios** |
| 10 | NE3211003-21 | Caja de superficie para instalación de dispositivos<br>de llamada de pared.<br>Espesor: 13 mm. |

### Funcionalidad y seguridad

Notificación de alarma vía radio
Tipo de alarma configurable
Monitorización estado de la batería
Led indicador

### Configuración e instalación

Manualmente mediante *jumper* o por medio del programador NPU (no suministrado)
Instalación empotrada en caja universal o superficie mediante caja específica

### Especificaciones

2 entradas de cable / 2 salidas de relé
Radio frecuencia: 868,7, 869,2 o 869,4 MHz
Alimentación a 24 V DC o pilas
Alimentación: 10-28 V (30 V máx.)
Pilas: 2 x AAA (Pilas no incluidas)
Dimensiones: 85 x 85 x 30 mm
Peso: 125-150 g

# detectores

## detectores inalámbricos



NE1015002-01



NE1018026-01

| Emb. | Ref. | Detectores |
|---|---|---|
| 1 | NE1019002-01 | FALL, detector caídas tipo pulsera.<br>Permite detectar una posible caída de un usuario y lanza una alarma de forma automática. |
| 1 | NE1007009-50 | DOOR, detector de apertura de puerta.<br>Dispositivo inalámbrico que genera una alarma vía radio cuando una puerta controlada se abre.<br>Permite configurar tiempos de inactividad y cancelación de alarma.<br>Incorpora led con estado de la batería.<br>Programación manual o por PC.<br>Dimensiones: 34 x 85 x 24 mm. |
| 1 | NE1015002-01 | SMOKE, detector de humo.<br>Dispositivo inalámbrico que genera un aviso en caso de fuego o humo intenso. Si el dispositivo detecta humo, se activará una señal óptica y acústica. La alarma también puede ser transmitida a otros dispositivos de la oferta como TREX 2G.<br>Trabaja dentro de la frecuencia europea para alarmas sociales.<br>Incorpora batería de litio con duración estimada entre 2 y 3 años. |
| 1 | NE1018026-01 | PIR II, detector de movimiento.<br>Dispositivo inalámbrico que detecta la presencia de personas y registra sus movimientos. Primero registra la inactividad de la persona y envía una alarma pasiva vía radio al dispostivo TREX 2G.<br>Puede ser instalado al lado de una cama, cuando el usuario se levanta se transmite una alarma. |

# elementos de la instalación

## software, convertidor de radio, programador





NE1007006-50

| Emb. | Ref. | Software |
|---|---|---|
| 1 | NE1016024-01 | D-TECT Alarm, software para el control de tiempos.<br>Licencia de software para la gestión de ubicaciones, dispositivos y usuarios. Permite la visualización de las alarmas activas, consulta de histórico de alarmas de usuarios y análisis de tiempos de atención. |

| | | Convertidor de radio |
|---|---|---|
| 1 | NE1007006-50 | IOR, conversor de señales sonoras o luminosas en señales inalámbricas.<br>Dispone de 5 entradas libres de potencial y 1 salida.<br>Si una entrada de cable es activada, IOR envía un mensaje a TREX.<br>Programación manual o vía PC.<br>Alimentación a 230 V.<br>Dimensiones: 89 x 63 x 28 mm. |

| | | Programador |
|---|---|---|
| 1 | NE1004006-07 | NPU, programador equipos.<br>Kit compuesto por interfaz de conexión a PC a través de USB y SW dedicado a la programación de los dispositivos TREX 2G, D-POS, WALL, ATOM e IOR.<br>Conexión a PC con sistema operativo Windows.<br>Cable USB incluido. |

| | | Cargadores o fuentes de alimentación |
|---|---|---|
| 1 | NE3107010-01 | Alimentador AC, 7,5 V para dispositivo REPO+II. |




# LCS³, CABLEADO ESTRUCTURADO


**LCS³ Cobre**



Pág. 632
Tabla de selección de conectividad y armarios



Pág. 652
LCS³ Cat. 6 paneles de conexión

**LCS³ Fibra óptica**




Pág.662
LCS³ bandejas 19", fibra óptica, bloques fibra óptica




Pág. 666
LCS³ soluciones cable y fibra óptica preconectorizada

**LCS³ Armarios**



Pág. 671
Armarios servidor y accesorios

**Linkeo Armarios**




Pág. 676
Armarios y accesorios

**PDU Distribución de energía**



Pág. 679
PDU Cero-U



## NOVEDADES 2020



**LCS³ cobre (pág. 645)**
paneles y conectores cat. 8, 6A, 6 y 5e




**LCS³ fibra óptica (pág. 662)**
bandejas de fibra óptica, pigtails, maleta fibra óptica




**Pág. 645**
LCS³
Cat. 8
paneles de conexión




**Pág. 647**
LCS³
Cat. 8
cables y latiguillos




**Pág. 648**
LCS³
Cat. 6A
paneles de conexión




**Pág. 650**
LCS³
Cat. 6A
bases RJ45, cables y latiguillos




**Pág. 654**
LCS³
Cat. 6
bases RJ45, cables y latiguillos




**Pág. 656**
LCS³
Cat. 5e
paneles de conexión




**Pág. 658**
LCS³
Cat. 5e
bases RJ45, cables y latiguillos




**Pág. 663**
LCS³ paneles modulares, casetes para bandejas fibra óptica




**Pág. 664**
LCS³ bandejas y paneles de alta densidad, paneles UHD y casetes




**Pág. 665**
LCS3 maleta y conectores rápidos



**Pág. 668**
LCS³
latiguillos



**Pág. 674**
Rack de cableado abierto y accesorios




**Pág. 675**
Accesorios 19"




**Pág. 677**
Accesorios 19"



**Pág.678**
Armarios murales



**Pág. 681**
PDU
1U



**Pág. 683**
PDU con conmutación y medición






## Linkeo Armarios
(pág. 676)



## PDU con commutación y medición
(pág. 683)

# Tabla de selección - conectividad cobre

| | | | Cat. 8 | Cat. 6A | Cat. 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PANELES LCS³ 1U 19" RECTOS** | | | | | |
|  | **Paneles rectos 1U equipados con 24 conectores** | **STP** | 0 337 82 | 0 337 72 | 0 337 62 |
| | | **UTP** | - | 0 337 70 | 0 337 60 |
| | | **FTP** | - | - | 0 337 61 |
| | **Paneles rectos 1U a equipar** | **Con casetes** | 0 337 90 | 0 337 90 | 0 337 90 |
| | | **Sin casetes** | 0 337 91 | 0 337 91 | 0 337 91 |
| | **Paneles restos de alta densidad 1U a equipar con 48 conectores** | | - | 0 337 93 | 0 337 93 |
| **PANELES LCS³ 1U 10" RECTOS** | | | | | |
|  | **Paneles rectos 1U a equipar** | **Con 6 conectores** | 0 337 98 | 0 337 98 | 0 337 98 |
| | | **Con 12 conectores** | 0 337 99 | 0 337 99 | 0 337 99 |
| **PANELES LCS³ 1U 19" ANGULARES** | | | | | |
|  | **Paneles angulares 1U a equipar** | | 0 337 92 | 0 337 92 | 0 337 92 |
| | **Paneles angulares de alta densidad 1U a equipar** | | - | 0 337 94 | 0 337 94 |
| **CONECTORES LCS³ RJ45 Y CASETES A EQUIPAR** | | | | | |
|  | **6 conectores RJ45 para paneles rectos y angulares** | **STP** | 0 337 85 | 0 337 75 | 0 337 65 |
| | | **UTP** | - | 0 337 73 | 0 337 63 |
| | | **FTP** | - | - | 0 337 64 |
|  | **Casetes a equipar para paneles rectos** | | 0 337 55 | 0 337 55 | 0 337 55 |
| | **Casetes de alta densidad a equipar para paneles rectos** | | - | 0 337 95 | 0 337 95 |
| **ACCESORIOS** | | | | | |
|  | **Guiacables lateral** | | 0 337 59 | | |
|  | **Casete obturador** | | 0 337 57 | | |
| | **Obturador puerto** | | 0 337 56 | | |
|  | **Tapa panel angular** | | 0 337 58 | | |



Refs. en rojo: Nuevos productos


# Tabla de selección - conectividad cobre

**(continuación)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PANEL TELEFÓNICO LCS³ 1U 19"** | | | |
|  | **Panel telefónico 1U<br>50 puertos conexión tipo 110** | | 0 335 79 |
| **SWITCHES POE E INYECTOR** | | | |
|  | **Switch PoE 1 Gigabit - no gestionable** | **5 Puertos RJ45** | 0 335 08 |
| | **Switch PoE 10/100 Mbps - no gestionable** | **5 Puertos RJ45** | 0 335 03 |
| | **Switch PoE 19" 1 Gigabit - gestionable** | **12 Puertos RJ45 (8 puertos PoE+)** | 0 334 90 |
| | | **26 Puertos RJ45 (24 puertos PoE+)** | 0 334 92 |
| | **Switch PoE 19" 10/100 Mbps - no gestionable** | **18 Puertos RJ45 (16 puertos PoE+)** | 0 334 91 |
| | **Inyector PoE** | **1 entrada / 1 salida** | 0 327 37 |

# Tabla de selección - conectividad cobre

**(continuación)**

| LATIGUILLOS RJ45 | | | | | LCS³ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cat. 8 | Cat. 6A | Cat. 6 |
|  | LSZH | S/FTP | Impedancia 100 Ω | 0.5 m | 0 337 01<br>0 337 21<br>0 337 08 | 0 515 50(1) | - |
| | | | | 1 m | 0 337 02<br>0 337 22<br>0 337 09 | 0 518 70<br>0 518 66<br>0 515 51(1) | - |
| | | | | 2 m | 0 337 03<br>0 337 23<br>0 337 10 | 0 518 71<br>0 518 67<br>0 515 52(1) | - |
| | | | | 3 m | 0 337 04<br>0 337 24<br>0 337 11 | 0 518 72<br>0 518 68<br>0 515 53(1) | - |
| | | | | 5 m | - | 0 518 73<br>0 518 69<br>0 515 54(1) | - |
| | | F/UTP | Impedancia 100 Ω | 0.5 m | - | - | 0 515 40(1) |
| | | | | 1 m | - | - | 0 515 41(1)<br>0 518 54<br>0 518 50 |
| | | | | 2 m | - | - | 0 515 42(1)<br>0 518 55<br>0 518 51 |
| | | | | 3 m | - | - | 0 515 43(1)<br>0 518 56<br>0 518 52 |
| | | | | 5 m | - | - | 0 515 44(1)<br>0 518 57<br>0 518 53 |
| | | U/UTP | Impedancia 100 Ω | 0.5 m | - | - | 0 515 45(1) |
| | | | | 1 m | - | -<br>0 518 78<br>0 518 74 | 0 515 46(1)<br>0 518 62<br>0 518 58 |
| | | | | 2 m | - | -<br>0 518 79<br>0 518 75 | 0 515 47(1)<br>0 518 63<br>0 518 59 |
| | | | | 3 m | - | -<br>0 518 80<br>0 518 76 | 0 515 48(1)<br>0 518 64<br>0 518 60 |
| | | | | 5 m | - | -<br>0 518 81<br>0 518 77 | 0 515 49(1)<br>0 518 65<br>0 518 61 |


1: Alta densidad.



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Tabla de selección - conectividad cobre

**(continuación)**

| LATIGUILLOS RJ45 (CONTINUACIÓN) | | | | | LCS³ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cat. 8 | Cat. 6A | Cat. 6 |
|  | PVC | S/FTP | Impedancia 100 Ω | 0.5 m | - | 0 518 16(1) | - |
| | | | | 1 m | - | 0 517 80(1) | 0 517 52(1) |
| | | | | 2 m | - | 0 517 81(1) | 0 517 53(1) |
| | | | | 3 m | - | 0 517 82(1) | 0 517 54(1) |
| | | | | 5 m | - | 0 517 83(1) | 0 517 55(1) |
| | | F/UTP | Impedancia 100 Ω | 0.5 m | - | - | 0 518 15 |
| | | | | 1 m | - | - | 0 517 62 |
| | | | | 2 m | - | - | 0 517 63 |
| | | | | 3 m | - | - | 0 517 64 |
| | | | | 5 m | - | - | 0 517 65 |
| | | U/UTP | Impedancia 100 Ω | 0.5 m | - | - | 0 518 18 |
| | | | | 1 m | - | 0 518 82 | 0 517 72 |
| | | | | 2 m | - | 0 518 83 | 0 517 73 |
| | | | | 3 m | - | 0 518 84 | 0 517 74 |
| | | | | 5 m | - | 0 518 85 | 0 517 75 |
| **CABLES DE COBRE (BOBINAS DE 305 M O 500 M)** | | | | | | | |
|  | LSZH | S/FTP | 4 pares | 500 m | 0 337 88 | 0 327 77(1) | - |
| | | | 4 pares (interior/exterior) | 500 m | - | 0 338 90 | - |
| | | | 2 x 4 pares | 500 m | - | 0 327 79(1) | - |
| | | SF/UTP | 4 pares | 500 m | - | - | 0 327 57 |
| | | F/UTP | 4 pares | 305 m | - | - | 0 328 56 |
| | | | | 500 m | - | 0 327 78 | 0 327 56 |
| | | | 2 x 4 pares | 500 m | - | 0 328 78 | 0 327 76 |
| | | F/FTP | 4 pares | 500 m | - | 0 327 99 | - |
| | | | 2 x 4 pares | 500 m | - | 0 327 98 | - |
| | | U/UTP | 4 pares | 305 m | - | - | 0 327 54 |
| | | | | 500 m | - | 0 327 87 | 0 328 61 |
| | | U/FTP | 4 pares | 500 m | - | 0 328 84 | - |
| | | | 2 x 4 pares | 500 m | - | 0 328 85 | - |
|  | PVC | SF/UTP | 4 pares | 500 m | - | - | 0 327 59 |
| | | F/UTP | 4 pares | 305 m | - | - | 0 328 57 |
| | | | | 500 m | - | - | 0 327 58 |
| | | U/UTP | 4 pares | 305 m | - | - | 0 327 55 |

1: Cable Cat. 7

# Tabla de selección - conectividad cobre

**(continuación)**

| BASES RJ45 MOSAIC BLANCAS | | | | Cat. 6A | Cat. 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 módulo | STP | | 0 765 73 | 0 765 63 |
| | | UTP | | 0 765 71 | 0 765 61 |
| | | FTP | | - | 0 765 62 |
|  | 2 módulos | STP | | 0 765 76 | 0 765 66 |
| | | UTP | | 0 765 74 | 0 765 64 |
| | | FTP | | - | 0 765 65 |
|  | 2 módulos 45° | STP | | 0 765 08 | 0 765 07 |
| | | UTP | | 0 765 09 | 0 765 03 |
| | | FTP | | - | 0 765 05 |
|  | 2 módulos 90° | STP | | - | 0 765 93 |
| | | FTP | | - | 0 765 92 |
|  | 1 módulo antibacteriana | STP | | 0 765 84 | 0 765 83 |
| | | UTP | | - | 0 765 81 |
| | | FTP | | - | 0 765 82 |
|  | 2 módulos acceso controlado | STP | | 0 765 99 | 0 765 96 |
| | | UTP | | 0 765 90 | 0 765 94 |
| | | FTP | | - | 0 765 95 |
|  | 2 módulos guardapolvo verde | STP | | 0 765 24 | - |
| | | UTP | | 0 765 26 | - |
| | | FTP | | - | 0 765 22 |
|  | 2 módulos guardapolvo naranja | STP | | 0 765 25 | - |
| | | UTP | | 0 765 27 | - |
| | | FTP | | - | 0 765 23 |
|  | Doble para canal | FTP | | - | 0 765 46 |
|  | 2 módulos pasante | STP | | 0 786 28 | - |
| | | UTP | | - | 0 786 22 |
| | | FTP | | - | 0 786 23 |
|  | Divisores | Ethernet/Ethernet | FTP | 0 765 39 | 0 765 39 |
| | | Teléfono/Ethernet | FTP | 0 765 37 | 0 765 37 |
| | | Teléfono/Teléfono | | 0 765 35 | 0 765 35 |

# Tabla de selección - conectividad fibra óptica

**(continuación)**



| BANDEJAS FIBRA ÓPTICA LCS³ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Monomodo (9/125 µm) | Multimodo (62.5 y 50/125 µm) |
|  | Bandeja óptica 19" deslizante equipada | 12 SC duplex (24 fibras) | 0 321 64 | 0 321 61 |
| | | 24 LC duplex (48 fibras) | 0 321 65 | 0 321 62 |
| | | 24 ST | - | 0 321 63 |
| | | 12 SC APC duplex (24 fibras) | 0 321 66 | - |
| | | 24 LC APC duplex (48 fibras) | 0 321 67 | - |
| | Bandeja óptica 19" giratoria equipada | 18 SC duplex (36 fibras) | 0 321 74 | 0 321 72 |
| | | 36 LC duplex (72 fibras) | 0 321 73 | 0 321 71 |
|  | Bandeja óptica 19" modular equipada | 12 SC duplex (24 fibras) | 0 321 06 | 0 321 02 |
| | | 24 LC duplex (48 fibras) | - | 0 321 04 |
| | Bandeja óptica 19" modular a equipar con bloques | Bandeja recta | 0 321 00 | |
| | | Bandeja angular | 0 321 01 | |

| BLOQUES Y ACCESORIOS PARA BANDEJAS FIBRA ÓPTICA LCS³ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Monomodo (9/125 µm) | Multimodo (62.5 y 50/125 µm) |
|  | Bloques fibra óptica | Bloques SC dúplex para 6 fibras | 0 321 10 | 0 321 20 |
| | | Bloques SC dúplex alta densidad para 12 fibras | 0 321 11 | 0 321 21 |
| | | Bloques SC APC dúplex para 6 fibras | 0 321 12 | - |
| | | Bloques LC dúplex para 6 fibras | 0 321 13 | 0 321 23 |
| | | Bloques LC dúplex para 12 fibras | 0 321 14 | 0 321 24 |
| | | Bloques LC dúplex alta densidad para 24 fibras | 0 321 15 | 0 321 25 |
| | | Bloques LC APC dúplex para 12 fibras | 0 321 16 | - |
| | | Bloques ST dúplex para 6 fibras | 0 321 17 | 0 321 27 |
| | | Adaptador pasante 4 MTP (1) | 0 321 33 | 0 321 34 |
|  | Bloque para cobre | | 0 321 32 | |
| | Accesorio para fan-out | | 0 321 28 | |
| | Módulo obturador | | 0 321 29 | |
| | Casete para pigtail | | 0 321 30 | |
| | Kit de enrrollado | | 0 321 31 | |

1: MTP es una marca registrada de US Conec Ltd

# Tabla de selección - conectividad fibra óptica

**(continuación)**

| PANELES MODULARES Y CASETES FIBRA ÓPTICA LCS³ | | | |
|---|---|---|---|
|  | **Panel modular 19" a equipar con casetes** | | 0 321 40 |
| | **Casete fibra óptica** | | 0 321 41 |
| | **Casetes para RJ45 a equipar** | | 0 337 55 |
| | **Casete alta densidad para RJ45 a equipar** | | 0 337 95 |
| | **Casetes MTP(1) preconectorizados (compatible con MPO) Extracción frontal y posterior** | **Casete multimodo OM4 (50/125 µm) 24 LC, polaridad A/C** | 0 321 42 |
| | | **Casete multimodo OM4 (50/125 µm) 12 LC, polaridad A/C** | 0 321 48 |
| | | **Casete multimodo OM4 (50/125 µm) 12 SC, polaridad A/C** | 0 321 43 |
| | | **Casete monomodo OS2 (9/125 µm) 24 LC, polaridad A/C** | 0 321 44 |
| | | **Casete monomodo OS2 (9/125 µm) 12 LC, polaridad A/C** | 0 321 49 |
|  | | **Casete monomodo OS2 (9/125 µm) 12 SC, polaridad A/C** | 0 321 45 |
| | **Casete obturador** | | 0 337 57 |
| | **Kit cero-U para fijación universal** | | 0 321 07 |
| | **Casetes OM3 pre-equipados para instalación multimodo (50/125 µm) Suministrado con pigtails** | **Con bloque SC 6 fibras** | 0 321 80 |
| | | **Con bloque LC 6 fibras** | 0 321 81 |
| | | **Con bloque SC 12 fibras** | 0 321 82 |
| | | **Con bloque LC 12 fibras** | 0 321 83 |
| | **Casetes OS2 pre-equipados para instalación monomodo (9/125 µm) Suministrado con pigtails** | **Con bloque SC 6 fibras** | 0 321 84 |
| | | **Con bloque LC 6 fibras** | 0 321 85 |
| | | **Con bloque SC 12 fibras** | 0 321 86 |
| | | **Con bloque LC 6 fibras** | 0 321 87 |
|  | **Accesorio de gestión de cables** | | 0 321 46 |
| | **Kit de gestión de cables** | | 0 321 47 |
| | **Adaptador de alta densidad monomodo 4 MTP(1)** | | 0 321 33 |
| | **Adaptador de alta densidad multimodo 4 MTP(1)** | | 0 321 34 |



1: MTP es una marca registrada de US Conec Ltd






Refs. en rojo: Nuevos productos

# Tabla de selección - conectividad fibra óptica

**(continuación)**

| BANDEJAS FIBRA OPTICA DE ULTRA ALTA DENSIDAD LCS³ A EQUIPAR - PARA CASETES DE 12 FIBRAS | | | |
|---|---|---|---|
|  | Bandeja fibra óptica con gestión frontal de cables para casetes de 12 fibras | 1 U | 0 321 51 |
| | Bandeja fibra óptica con gestión frontal y posterior de cables para casetes de 12 fibras | 1 U | 0 321 50 |
| | | 2 U | 0 321 52 |
| | | 4 U | 0 321 53 |
| | Casetes preconectorizados MPO 12 LC (compatible con MTP[1]) | OM4 (50/125 µm) | 0 321 54 |
|  | | OS2 (9/125 µm) | 0 321 55 |
| | Adaptadores MPO (compatible con MTP[1]) de ultra alta densidad | 12 fibras multimodo | 0 321 56 |
| | | 12 fibras monomodo | 0 321 57 |
| | Adaptador de ultra alta densidad | 12 LC multimodo | 0 321 58 |

| BANDEJAS FIBRA OPTICA DE ULTRA ALTA DENSIDAD LCS³ A EQUIPAR - PARA CASETES DE 8 FIBRAS | | | |
|---|---|---|---|
|  | Bandeja fibra óptica con gestión frontal y trasera de cables para casetes de 8 fibras | 1 U | 0 321 90 |
| | | 2 U | 0 321 91 |
| | | 4 U | 0 321 92 |
| | Casetes preconectorizados MPO 8 LC (compatible con MTP[1]) | OM4 (50/125 µm) | 0 321 93 |
| | | OS2 (9/125 µm) | 0 321 94 |
| | Adaptadores MPO (compatible con MTP[1]) de ultra alta densidad | 8 fibras multimodo | 0 321 95 |
| | | 8 fibras monomodo | 0 321 96 |
|  | Adaptador de ultra alta densidad | 8 LC multimodo | 0 321 97 |
| | | 8 LC monomodo | 0 321 98 |
| | | APC 8 LC monomodo | 0 321 99 |


| LATIGUILLOS FIBRA ÓPTICA | | | OS2 monomodo | OM4 multimodo | OM3 multimodo | OM2 multimodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Latiguillos SC/SC dúplex | 1 m | 0 326 00 | 0 326 30 | 0 326 09 | 0 330 69 |
| | | 2 m | 0 326 01 | 0 326 31 | 0 326 10 | 0 330 70 |
| | | 3 m | 0 326 02 | 0 326 32 | 0 326 11 | 0 330 71 |
|  | Latiguillos SC/LC dúplex | 1 m | 0 326 03 | - | 0 326 12 | 0 330 75 |
| | | 2 m | 0 326 04 | - | 0 326 13 | 0 330 63 |
| | | 3 m | 0 326 05 | - | 0 326 14 | 0 330 76 |
|  | Latiguillos LC/LC dúplex | 0.5 m | 0 326 28 | 0 326 33 | - | - |
| | | 1 m | 0 326 06 | 0 326 34 | 0 326 15 | - |
| | | 2 m | 0 326 07 | 0 326 35 | 0 326 16 | 0 330 61 |
| | | 3 m | 0 326 08 | 0 326 36 | 0 326 17 | - |
| | | 5 m | 0 326 29 | 0 326 37 | - | - |
|  | Latiguillos LC/LC Unibot dúplex polaridad reversible | 1 m | 0 326 86 | 0 326 95 | - | - |
| | | 2 m | 0 326 87 | 0 326 96 | - | - |
| | | 3 m | 0 326 88 | 0 326 97 | - | - |
| | | 5 m | 0 326 89 | 0 326 98 | - | - |
| | | 10 m | 0 326 92 | 0 326 99 | - | - |

1: MTP es una marca registrada de US Conec Ltd

# Tabla de selección - conectividad fibra óptica

**(continuación)**

| CABLES FIBRA ÓPTICA (BOBINAS) | | | | OS2 monomodo | OM4 multimodo | OM3 multimodo | OM2 multimodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Interior/exterior | 4 fibras | Holgado | 0 325 02 | 0 325 43 | 0 325 37 | - |
| | | | Ajustado | - | - | - | 0 325 55 |
| | | 6 fibras | Holgado | 0 325 12 | - | - | 0 325 04 |
| | | | Ajustado | - | 0 326 65/66 | 0 325 10 | 0 325 08 |
| | | 8 fibras | Holgado | 0 325 03 | 0 325 44 | 0 325 38 | - |
| | | 12 fibras | Holgado | 0 325 14 | 0 325 45 | 0 325 39 | 0 325 06 |
| | | | Ajustado | 0 325 50 | 0 326 67 | 0 325 11 | 0 325 07 |
| | | 24 fibras | Holgado | 0 325 51 | - | 0 325 53 | - |
| | | | Ajustado | - | 0 326 68 | 0 325 52 | - |
| | Exterior, armados, anti-roedores | 4 fibras | Holgado | 0 325 23 | 0 325 46 | - | - |
| | | 6 fibras | Holgado | 0 325 13 | - | - | 0 325 05 |
| | | 8 fibras | Holgado | 0 325 24 | 0 325 47 | 0 325 40 | - |
| | | 12 fibras | Holgado | 0 325 15 | 0 325 48 | 0 325 41 | 0 325 07 |
| | | 24 fibras | Holgado | 0 325 25 | - | 0 325 42 | - |

| SOLUCIONES PRECONECTORIZADAS FIBRA ÓPTICA - ALTA DENSIDAD | | | |
|---|---|---|---|
|  | Microcables OM3 fan-out / fan-out | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 0 324 01[1] |
| | | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 0 324 11[1] |
| | Microcables OS2 fan-out / fan-out | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 0 324 21[1] |
| | | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 0 324 31[1] |
| | Microcables OM3 MTP[2] -MTP[2] | 12 MTP[2]-MTP[2] fibras | 0 324 41[1] |
| | Microcables OS1/OS2 MTP[2] -MTP[2] | 12 MTP[2]-MTP[2] fibras | 0 324 51[1] |



| SOLUCIONES PRECONECTORIZADAS FIBRA ÓPTICA | | | 12 fibras | | 24 fibras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SC/SC | LC/LC | SC/SC | LC/LC |
|  | Enlaces OM3 ajustados | 10 m | 1 320 01 | 1 320 41 | 1 320 21 | 1 320 61 |
| | | 20 m | 1 320 02 | 1 320 42 | 1 320 22 | 1 320 62 |
| | | 30 m | 1 320 03 | 1 320 43 | 1 320 23 | 1 320 63 |
| | | 40 m | 1 320 04 | 1 320 44 | 1 320 24 | 1 320 64 |
| | | 50 m | 1 320 05 | 1 320 45 | 1 320 25 | 1 320 65 |
| | | 60 m | 1 320 06 | 1 320 46 | 1 320 26 | 1 320 66 |
| | | 70 m | 1 320 07 | 1 320 47 | 1 320 27 | 1 320 67 |
| | | 80 m | 1 320 08 | 1 320 48 | 1 320 28 | 1 320 68 |
| | | 90 m | 1 320 09 | 1 320 49 | 1 320 29 | 1 320 69 |
| | | 100 m | 1 320 10 | 1 320 50 | 1 320 30 | 1 320 70 |
| | | 120 m | 1 320 12 | 1 320 52 | 1 320 32 | 1 320 72 |
| | | 140 m | 1 320 14 | 1 320 54 | 1 320 34 | 1 320 74 |
| | | 160 m | 1 320 16 | 1 320 56 | 1 320 36 | 1 320 76 |
| | | 180 m | 1 320 18 | 1 320 58 | 1 320 38 | 1 320 78 |
| | | 200 m | 1 320 20 | 1 320 60 | 1 320 40 | 1 320 80 |

1: Longitud 10 metros, también disponible en 20, 30, 40 y 50 m.

2: MTP es una marca registrada de US Conec Ltd


# Tabla de selección - conectividad fibra óptica

**(continuación)**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONECTORES RÁPIDOS** | | | | |
|  | **Maleta para conectores de fibra de conexión rápida** | | 0 322 70 | |
| | **Conectores OM3/OM4 de conexión rápida** | **LC 50/125 µm, 900/250 µm** | 0 322 71 | |
| | | **SC 50/125 µm, 900/250 µm** | 0 322 72 | |
| | **Conectores OS2 de conexión rápida** | **LC 9/125 µm, 900/250 µm** | 0 322 73 | |
| | | **SC 9/125 µm, 900/250 µm** | 0 322 74 | |
| | | **SC APC 9/125 µm, 900/250 µm** | 0 322 75 | |
| **PIGTAILS** | | | **1 m** | **2 m** |
|  | **50/125 µm - OM2 (PC)** | **conectores SC LSZH** | 0 322 10 | 0 322 13 |
| | | **Conectores LC LSZH** | 0 322 11 | 0 322 14 |
| | | **Conectores ST LSZH** | 0 322 12 | 0 322 15 |
| | **50/125 µm - OM3 (PC)** | **Conectores SC LSZH** | 0 322 20 | 0 322 23 |
| | | **Conectores LC LSZH** | 0 322 21 | 0 322 24 |
| | | **Conectores ST LSZH** | 0 322 22 | - |
| | **50/125 µm - OM4 (PC)** | **Conectores SC LSZH** | 0 322 30 | 0 322 33 |
| | | **Conectores LC LSZH** | 0 322 31 | 0 322 34 |
|  | | **Conectores ST LSZH** | 0 322 32 | - |
| | **9/125 µm - OS2 (APC or UPC)** | **Conectores SC-APC LSZH** | 0 322 40 | 0 322 45 |
| | | **Conectores SC-UPC LSZH** | 0 322 41 | 0 322 46 |
| | | **Conectores LC-APC LSZH** | 0 322 42 | 0 322 48 |
| | | **Conectores LC-UPC LSZH** | 0 322 43 | 0 322 47 |
| | | **Conectores ST-UPC LSZH** | 0 322 44 | 0 322 49 |
| | **Juego de 12 pigtails LC** | **OS2 (UPC)** | 0 326 24 | |
| | | **OM3 (PC)** | 0 326 26 | |
|  | | **OM4 (PC)** | 0 326 71 | |
| | **Fundas para pigtails** | | 0 327 44 | |
| | **Fan-outs** | **6 fibras** | 0 330 48 | |
| | | **12 fibras** | 0 330 49 | |
| **GLUE-ON CONNECTORS** | | | | |
|  | **Conector ST** | | 0 331 27 | |
| | **Conector SC** | | 0 331 47 | |
| | **Conector LC** | | 0 331 00 | |
| **FIBRE OPTIC CLEANING ACCESSORIES** | | | | |
|  | **Limpiador de férulas MPO/MTP**(1) | | 0 322 83 | |
| | **Limpiador de férulas LC (PC/APC)** | | 0 322 81 | |
| | **Limpiador de férulas SC (PC/APC)** | | 0 322 82 | |
| | **Cartucho de sustitución LC** | | 0 322 84 | |
| | **Cartucho de sustitución SC** | | 0 322 85 | |

1: MTP es una marca registrada de US Conec Ltd

# Tabla de selección - armarios servidor LCS³

| ARMARIOS SERVIDOR LCS³ 19 " (SIN PANELES LATERALES) | | | Profundidad 1000 mm | Profundidad 1100 mm | Profundidad 1200 mm |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 42 U | Ancho 600 mm | 4 460 00 | 4 460 01 | 4 460 02 |
| | 42 U | Ancho 800 mm | 4 460 03 | 4 460 04 | 4 460 05 |
| | 46 U | Ancho 600 mm | 4 460 06 | 4 460 07 | 4 460 08 |
| | 46 U | Ancho 800 mm | 4 460 09 | 4 460 10 | 4 460 11 |
| **ARMARIOS SERVIDOR LCS³ 19 " (SIN PANELES LATERALES) - CON GESTION DEL FLUJO DE AIRE** | | | | | |
|  | 42 U | Ancho 600 mm | 4 460 12 | 4 460 13 | 4 460 14 |
| | 42 U | Ancho 800 mm | 4 460 15 | 4 460 16 | 4 460 17 |
| | 46 U | Ancho 600 mm | 4 460 18 | 4 460 19 | 4 460 20 |
| | 46 U | Ancho 800 mm | 4 460 21 | 4 460 22 | 4 460 23 |
| **JUEGO DE 2 PANELES LATERALES (INCLUYE ZÓCALOS)** | | | | | |
|  | 42 U | - | 4 460 24 | 4 460 25 | 4 460 26 |
| | 46 U | - | 4 460 27 | 4 460 28 | 4 460 29 |

# Tabla de selección - armarios Linkeo

| ARMARIOS LINKEO 19" | | | Profundidad 600 mm | Profundidad 800 mm | Profundidad 1000 mm |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24 U | Ancho 600 mm | 6 467 50 | - | - |
| | | Ancho 800 mm | - | 6 467 51 | - |
| | 33 U | Ancho 600 mm | 6 467 55 | - | - |
| | | Ancho 800 mm | - | 6 467 56 | - |
| | 42 U | Ancho 600 mm | 6 467 60 | 6 467 61 | 6 467 62 |
| | | Ancho 800 mm | 6 467 63 | 6 467 64 | 6 467 65 |
| | 47 U | Ancho 800 mm | - | 6 467 73 | 6 467 74 |
| **ARMARIOS LINKEO 19" (FLAT-PACK)** | | | | | |
|  | 24 U | Ancho 600 mm | 6 467 75 | - | - |
| | | Ancho 800 mm | - | 6 467 76 | - |
| | 33 U | Ancho 600 mm | 6 467 80 | - | - |
| | | Ancho 800 mm | - | 6 467 81 | - |
| | 42 U | Ancho 600 mm | 6 467 85 | 6 467 86 | 6 467 87 |
| | | Ancho 800 mm | 6 467 88 | 6 467 89 | 6 467 90 |
| | 47 U | Ancho 800 mm | - | 6 467 98 | 6 467 99 |
| **ARMARIOS LINKEO 19" CON PUERTA FRONTAL DOBLE** | | | | | |
| | 42U | Ancho 800 mm | 6 467 66 | 6 467 67 | 6 467 68 |
| **ARMARIOS MURALES LINKEO 19" FIJOS** | | | Profundidad 450 mm | Profundidad 600 mm | |
|  | 6U | Ancho 600 mm | 6 462 00 | 6 462 10 | - |
| | 9U | | 6 462 01 | 6 462 11 | - |
| | 12U | | 6 462 02 | 6 462 12 | - |
| | 15U | | 6 462 03 | 6 462 13 | - |
| | 18U | | 6 462 04 | 6 462 14 | - |
| | 21U | | 6 462 05 | 6 462 15 | - |
| **ARMARIOS MURALES LINKEO 19" PANELES LATERALES DESMONTABLES** | | | | | |
|  | 6U | Ancho 550 mm | 6 462 80 | 6 462 40(1) | - |
| | 9U | | 6 462 81 | 6 462 91 | - |
| | 12U | | 6 462 82 | 6 462 92 | - |
| | 15U | | 6 462 83 | 6 462 93 | - |
| | 18U | | 6 462 54(1) | 6 462 64(1) | - |
| | 21U | | 6 462 55(1) | 6 462 65(1) | - |
| **ARMARIOS MURALES LINKEO 19" PIVOTANTES** | | | | Profundidad 610 mm | |
|  | 9U | Ancho 550 mm | - | 6 462 21 | - |
| | 12U | | - | 6 462 22 | - |
| | 15U | | - | 6 462 23 | - |
| | 18U | | - | 6 462 24 | - |
| | 21U | | - | 6 462 25 | - |

(1) Suministrado en flat-pack.

## PDU CON AMPERÍMETRO

| Tipo de base | Número de bases | Forma | Potencia máxima | Longitud de cable | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
|   IEC60320 | 6 | 1U 19" aluminio | 3.7 kW | sin cable | 6 468 43 |
| | 7 (6 C13 + 1 C19) | | | | 6 468 44 |
| | 24 (20 C13 + 4 C19) | | | | 6 468 45 |
| | 24 (18 C13 + 6 C19) | Cero-U aluminio | 7.4 kW | | 6 468 65 |
| | | | 11 kW | 3 m | 6 468 75 |
|  Schuko | 6 | 1U 19" aluminio | 3.7 kW | 3 m | 6 468 41 |

## PDU CON MEDICIÓN

| Tipo de base | Número de bases | Forma | Potencia máxima | Longitud de cable | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
|   IEC60320 | 12 | 1U 19" aluminio | 3.7 kW | 3 m | 6 460 10 |
| | 16 (12 C13 + 4 C19) | 2U 19" aluminio | 7.4 kW | | 6 460 11 |
| | 22 (18 C13 + 4 C19) | Cero-U aluminio | 3.7 kW | | 6 460 12 |
| | 24 (20 C13+4 C19) | | 7.4 kW | | 6 460 16 |
| | 42 (36 C13 + 6 C19) 42 (36 C13 + 6 C19) | Cero-U aluminio | 7.4 kW | | 6 460 13 |
| | | | 11 kW | | 6 460 14 |
| | 48 (36 C13 + 12 C19) | | 22 kW | | 6 460 15 |

## PDU CON CONMUTACIÓN

| Tipo de base | Número de bases | Forma | Potencia máxima | Longitud de cable | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
|   IEC60320 | 8 | 1U 19" aluminio | 3.7 kW | 3 m | 6 460 20 |
| | 16 | 2U 19" aluminio | 7.4 kW | | 6 460 21 |
| | 24 (21 C13 + 3 C19) | Cero-U aluminio | 3.7 kW | | 6 460 22 |
| | | | 7.4 kW | | 6 460 23 |
| | | | 11 kW | | 6 460 24 |
| | 16 | | 2.3 kW | | 6 460 25 |

## PDU BÁSICAS

| Tipo de base | Número de bases | Forma | Potencia máxima | Longitud de cable | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
|   IEC60320 | 6 | 1U 19" aluminio | 3.7 kW | sin cable | 6 468 07 |
| | 10 | | | | 6 468 14 |
| | 12 | | | 3 m | 6 468 15 |
| | 24 | Cero-U aluminio | 7.4 kW | | 6 468 57 |
| | | | | sin cable | 6 468 56 |
| | 8 (6 C13 + 2 C19) | 1U 19" aluminio | 3.7 kW | | 6 468 09 |
| | 24 (20 C13 + 4 C19) | Cero-U aluminio | 7.4 kW | 3 m | 6 468 61 |
| | | | 7.4 kW | sin cable | 6 468 60 |
| | 24 (18 C13 + 6 C19) | | 11 kW | 3 m | 6 468 70 |
|  Schuko | 4 | 1U 10" aluminio | 3.7 kW | 1 m | 6 468 01 |
| | 6 | 1U 19" aluminio | | 3 m | 6 468 06 |
| | | | | | 6 468 31 |
| | | | | | 6 468 36 |
| | 8 | | | | 6 468 23 |
| | 9 | | | | 6 468 12 |
| | | | | | 6 468 21 |
| | | 2U 19" aluminio | | | 6 468 32 |
| | 24 | Cero-U aluminio | 7.4 kW | | 6 468 53 |
| | | | | sin cable | 6 468 52 |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 8

**panel de conexión recto equipado**

Nuevo sistema LCS3

Extracción automática del casete




0 337 82

| Emb. | Ref. | **Panel de conexión rescto Cat. 8 equipado con 24 conectores RJ45** |
|---|---|---|
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento<br>Equipado de 4 casetes con 6 conectores LCS3 RJ45 Cat. 8 de conexión sin herramientas, con marcado 568 A/B<br>Suministrado con etiquetas de colores<br>Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>Panel 19" - 1 U<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| | | **Panel recto** |
| 1 | 0 337 82 | Panel STP - Apantallado metálico |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 8

**panel de conexión recto a equipar**



0 337 90

| Emb. | Ref. | **Paneles de conexión rectos de 24 conectores - 1 U a equipar** |
|---|---|---|
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel recto con casetes vacíos a equipar de conectores** |
| | | A equipar con 4 casetes de extracción automática para conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 90 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel recto vacío a equipar con casetes** |
| | | Puede aceptar hasta 4 casetes de extracción automática:<br>- cobre<br>- fibra óptica |
| 1 | 0 337 91 | Panel 19" - 1 U |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 8

## paneles de conexión angulares a equipar con conectores



0 337 92



0 337 85

| Emb. | Ref. | Panel de conexión angular 24 conectores 1 U |
|---|---|---|
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento<br>**Panel de conexión angular a equipar**<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 92 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Conectores RJ45 Cat. 8 para panel STP recto y angular** |
| | | Conexión sin herramientas, con marcado 568 A/B<br>Suministrado con etiquetas de colores<br>Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1 |
| 1 | 0 337 85 | Juego de 6 conectores RJ45<br>Para instalar en casetes de paneles rectos y angulares |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 8

## accesorios



0 337 56



0 337 59



0 337 57



0 337 58

| Emb. | Ref. | Accesorios comunes a paneles rectos y angulares |
|---|---|---|
| | | **Obturador de puertos** |
| 10 | 0 337 56 | Placa obturador de 6 puertos separables<br>Permite obturar de 1 a 6 puertos |
| | | **Gestión de cables** |
| 1 | 0 337 59 | 2 guíacables que se montan sobre los paneles con fijación rápida de nueva generación<br>Permiten la gestión lateral de los cables |
| | | **Accesorios específicos para paneles rectos** |
| | | **Casete para paneles rectos a equipar** |
| 1 | 0 337 55 | Casete vacío extraible a equipar con hasta 6 conectores RJ56 de Cat. 5a a Cat. 8 |
| | | **Casete obturador** |
| 1 | 0 337 57 | Permite obturar el panel |
| | | **Accesorios específicos para paneles angulares** |
| | | **Tapa de panel angular** |
| 1 | 0 337 58 | Permite la gestión optimizada del flujo de aire en el armario |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 8

**cables y latiguillos**



0 337 88



0 337 03




0 518 90

| Emb. | Ref. | **Cables Cat. 8** |
|---|---|---|
| 500[1] | 0 337 88 | Cables 4 pares trenzados 100 Ω<br>Cubierta LSZH : libre de halógenos<br>Código de colores EIA/TIA<br>Conformes a las normas ISO/IEC 11801 editción 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>**S/FTP - 4 pares**<br>2000 MHz<br>Longitud 500 m. Suministrado en bobina.<br>Peso 45 kg |
| | | **Latiguillos RJ 45 Cat. 8** |
| 1 | LSZH<br>RAL 6027<br>0 337 03<br>0 337 04 | RJ 45/RJ 45 recto<br>Con clavija de agarre fácil<br>Conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>**S/FTP apantallado, impedancia 100 Ω**<br>Longitud 2 m<br>Longitud 3 m |
| | | **Kit de señalización** |
| 1 | 0 518 90 | Kit de 200 señalizadores de colores para identificación de los latiguillos<br>Los señalizadores se clipan sobre los latiguillos |

1: en metro(s)

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6$_A$

**paneles de conexión rectos equipados**





0 337 72

| Emb. | Ref. | **Paneles de conexión rectos Cat. 6A equipados con 24 conectores RJ45** |
|---|---|---|
| | | Equipado de nueva generación de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento<br>Equipado de 4 casetes con 6 conectores LCS3 RJ45 Cat. 8 de conexión sin herramientas, con marcado 568 A/B<br>Suministrado con etiquetas de colores<br>Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>Panel 19" - 1 U<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector<br>**Paneles rectos**<br>24 conectores RJ45 - 1 U |
| 1 | 0 337 70 | UTP |
| 1 | 0 337 72 | STP |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6A

## paneles de conexión rectos a equipar



0 337 90



0 337 93



0 337 98

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Paneles de conexión rectos de 24 conectores - 1 U a equipar**<br>Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel recto con casetes vacíos a equipar de conectores**<br>Equipado con 4 casetes de extracción automática acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 90 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel recto vacío a equipar con casetes**<br>Puede aceptar hasta 4 casetes de extracción automática:<br>- cobre<br>- fibra óptica |
| 1 | 0 337 91 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel de conexión recto de alta densidad para 48 conectores - 1 U a equipar**<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| 1 | 0 337 93 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Paneles de conexión rectos de 10" - 1U a equipar** |
| 1 | 0 337 98 | A equipar con 6 conectores RJ45 |
| 1 | 0 337 99 | A equipar con 12 conectores RJ45 |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6A

## paneles de conexión angulares a equipar con conectores



0 337 92



0 337 94



0 337 75

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Panel de conexión angular 24 conectores 1 U**<br>Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel de conexión angular a equipar**<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 92 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel de conexión angular de alta densidad para 48 conectores - 1 U a equipar**<br>Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel de conexión angular a equipar**<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 94 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Conectores RJ45 alta densidad Cat. 6A**<br>Conectores RJ45 cat. 6A para paneles STP rectos y angulares<br>Conexión sin herramientas, con marcado 568 A/B<br>Suministrado con etiquetas de colores<br>Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>Para instalar en casetes de paneles rectos y angulares<br>Juego de 6 conectores RJ45 Cat. 6A |
| 1 | 0 337 73 | UTP |
| 1 | 0 337 75 | STP |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6$_A$

## accesorios



0 337 56



0 337 59



0 337 57



0 337 58

| Emb. | Ref. | Accesorios comunes a paneles rectos y angulares |
|---|---|---|
| 10 | 0 337 56 | **Obturador de puertos**<br>Placa obturador de 6 puertos separables<br>Permite obturar de 1 a 6 puertos |
| 1 | 0 337 59 | **Gestión de cables**<br>2 guíacables que se montan sobre los paneles con fijación rápida de nueva generación<br>Permiten la gestión lateral de los cables |
| | | **Accesorios específicos para paneles rectos** |
| 1 | 0 337 55 | **Casete para paneles rectos a equipar**<br>Casete vacío extraible a equipar con hasta 6 conectores RJ45 de Cat. 5a a Cat. 8<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| 1 | 0 337 95 | **Casete de alta densidad para paneles rectos a equipar**<br>Casete vacío extraible a equipar con hasta 12 conectores RJ56 de Cat. 5a a Cat. 6A<br>Extracción automática del casete por simple presión |
| 1 | 0 337 57 | **Casete obturador**<br>Permite obturar el panel |


| Emb. | Ref. | Accesorios específicos para paneles angulares |
|---|---|---|
| 1 | 0 337 58 | **Tapa de panel angular**<br>Permite la gestión optimizada del flujo de aire en el armario |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 7 y 6A

## cables y latiguillos



0 327 77



0 517 82

| Emb. | Ref. | Cables Cat. 7 |
|---|---|---|
| | | Cables 4 pares trenzados 100 Ω<br>Cubierta LSZH : libre de halógenos<br>Amarillo RAL 1018<br>Código de colores EIA/TIA<br>Conformes a las normas ISO/IEC 11801 editción 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1 |
| | LSZH | |
| | | **S/FTP - pares** |
| | | 600 MHz |
| 500[1] | 0 328 82 | Longitud 500 m. Suministrado en bobina. Peso 45 kg |
| | | Euroclase B2ca |
| 500[1] | 0 328 49 | Longitud 500 m. Suministrado en bobina |
| | | Euroclase Cca |
| 500[1] | 0 327 77 | Longitud 500 m. Suministrado en bobina. Peso 33 kg |
| | | Euroclase Dca |
| | | **U/UTP - pares** |
| | | 600 MHz |
| 500[1] | 0 328 28 | Longitud 500 m. Suministrado en bobina |
| | | Euroclase Cca |
| | | **Cables Cat. 6A** |
| | | Cables 4 o 2x4 pares trenzados 100 Ω<br>Cubierta LSZH : libre de halógenos<br>Amarillo RAL 1018<br>Código de colores EIA/TIA<br>Conformes a las normas ISO/IEC 11801 editción 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1 |
| | | **F/UTP - 4 pares** |
| | | 500 MHz |
| 500[1] | 0 327 78 | Longitud 500 m. Suministrado en bobina. Peso 25 kg |
| | | Euroclase Dca |
| | | **F/UTP - 2 x 4 pares** |
| | | 500 MHz |
| 500[1] | 0 328 78 | Longitud 500 m. Suministrado en bobina. Peso 65 kg |
| | | Euroclase Dca |

1: en metro(s)

| Emb. | Ref. | Latiguillos RJ 45 Cat. 6A |
|---|---|---|
| | | RJ 45/RJ 45 recto<br>Con clavija de agarre fácil<br>Conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568C |
| | PVC | |
| | | **U/UTP impedancia 100 Ω** |
| 1 | 0 518 82 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 83 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 84 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 85 | Longitud 5 m |
| 1 | 0 518 78 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 79 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 80 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 81 | Longitud 5 m |
| 1 | 0 518 74 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 75 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 76 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 77 | Longitud 5 m |
| | | **S/FTP apantallado, impedancia 100 Ω** |
| 1 | 0 518 16 | Longitud 0.5 m |
| 5 | 0 517 80 | Longitud 1 m |
| 5 | 0 517 81 | Longitud 2 m |
| 5 | 0 517 82 | Longitud 3 m |
| 5 | 0 517 83 | Longitud 5 m |
| 1 | 0 518 70 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 71 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 72 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 73 | Longitud 5 m |
| 1 | 0 518 66 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 67 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 68 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 69 | Longitud 5 m |


0 765 73


0 765 76


0 794 76


0 765 24


0 765 25


0 765 99

Bases con conector de conexión rápida sin herramienta. Acepta cables unifilares AWG 22 hasta AWG 26 y multifilares AWG 26.
Identificación de los contactos por doble código de color y cableado 568 A et B.
Conformes a las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1

| Emb. | Ref. | Bases Mosaic RJ45 Cat 6A | |
|---|---|---|---|
| | | **STP - 1 módulo** | |
| | | Apantallado | |
| 10 | 0 765 73 | ○ Blanco |  |
| 10 | 0 765 84 | ○ Blanco antibacteriano | |
| 10 | 0 794 73 | ● Aluminio | |
| | | **STP - 2 módulos** | |
| | | Apantallado | |
| 10 | 0 765 76 | ○ Blanco |  |
| 10 | 0 794 76 | ● Aluminio | |
| 10 | 0 765 24 | ○ Blanco con guardapolvo verde |  |
| 10 | 0 765 25 | ○ Blanco con guardapolvo naranja |  |
| 10 | 0 765 08 | ○ Blanco |  |
| | | **STP con acceso controlado - 2 módulos** | |
| | | Apantallado | |
| | | Suministrado con 2 llaves por cada 5 bases | |
| 5 | 0 765 99 | ○ Blanco con guardapolvo rojo |  |
| | | **UTP - 1 módulo** | |
| 10 | 0 765 71 | ○ Blanco | |
| 10 | 0 794 71 | ● Aluminio |  |
| 10 | 0 765 26 | ○ Blanco con guardapolvo verde | |
| 10 | 0 765 27 | ○ Blanco con guardapolvo naranja | |
| | | **UTP - 2 módulos** | |
| 10 | 0 765 74 | ○ Blanco |  |
| 10 | 0 794 74 | ● Aluminio | |
| | | **UTP con acceso controlado - 2 módulos** | |
| | | Suministrado con 2 llaves por cada 5 bases | |
| 5 | 0 765 90 | ○ Blanco con guardapolvo rojo |  |

| Emb. | Ref. | Conectores RJ45 Keystone Cat. 6A |
|---|---|---|
| 10 | 0 331 54 | STP apantallado metálico |
| 10 | 0 331 55 | UTP |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6

## paneles de conexión rectos equipados




0 337 61




0 337 98

| Emb. | Ref. | Panel de conexión recto Cat. 6 equipado con 24 conectores RJ45 |
|---|---|---|
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento<br>Equipado de 4 casetes con 6 conectores LCS3 RJ45 Cat. 8 de conexión sin herramientas, con marcado 568 A/B<br>Suministrado con etiquetas de colores<br>Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>Panel 19" - 1 U<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| | | **Paneles rectos**<br>24 conectores RJ45 - 1 U |
| 1 | 0 337 60 | UTP |
| 1 | 0 337 61 | FTP |
| 1 | 0 337 62 | STP |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6

## paneles de conexión rectos a equipar



0 337 90



0 337 93

| Emb. | Ref. | Paneles de conexión rectos de 24 conectores - 1 U a equipar |
|---|---|---|
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel recto con casetes vacíos a equipar de conectores**<br>Equipado con 4 casetes de extracción automática<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 90 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel recto vacío a equipar con casetes**<br>Puede aceptar hasta 4 casetes de extracción automática:<br>- cobre<br>- fibra óptica |
| 1 | 0 337 91 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel de conexión recto de alta densidad para 48 conectores - 1 U a equipar**<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| 1 | 0 337 93 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Paneles de conexión rectos de 10" - 1U a equipar** |
| 1 | 0 337 98 | A equipar con 6 conectores RJ45 |
| 1 | 0 337 99 | A equipar con 12 conectores RJ45 |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6

## paneles angulares a equipar con conectores



0 337 92



0 337 94



0 337 63

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Panel de conexión angular para 24 conectores - 1 U a equipar** |
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel de conexión angular a equipar**<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 92 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel de conexión angular de alta densidad para 48 conectores - 1 U a equipar** |
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel de conexión angular a equipar**<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 94 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Conectores RJ45 alta densidad Cat. 6** |
| | | Conectores RJ45 cat. 6 para paneles rectos y angulares<br>Conexión sin herramientas, con marcado 568 A/B<br>Suministrado con etiquetas de colores<br>Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>Para instalar en casetes de paneles rectos y angulares<br>Juego de 6 conectores RJ45 Cat. 6A |
| 1 | 0 337 63 | UTP |
| 1 | 0 337 64 | FTP |
| 1 | 0 337 65 | STP |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6

## accesorios



0 337 56



0 337 59



0 337 55



0 337 57




0 337 58


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Accesorios comunes a paneles rectos y angulares** |
| | | **Obturador de puertos** |
| 10 | 0 337 56 | Placa obturador de 6 puertos separables<br>Permite obturar de 1 a 6 puertos |
| | | **Gestión de cables** |
| 1 | 0 337 59 | 2 guíacables que se montan sobre los paneles con fijación rápida de nueva generación<br>Permiten la gestión lateral de los cables |
| | | **Accesorios específicos para paneles rectos** |
| | | **Casete para paneles rectos a equipar** |
| 1 | 0 337 55 | Casete vacío extraible a equipar con hasta 6 conectores RJ45 de Cat. 5a a Cat. 8<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| | | **Casete de alta densidad para paneles rectos a equipar** |
| 1 | 0 337 95 | Casete vacío extraible a equipar con hasta 12 conectores RJ56 de Cat. 5a a Cat. 6A<br>Extracción automática del casete por simple presión |
| | | **Casete obturador** |
| 1 | 0 337 57 | Permite obturar el panel |
| | | **Accesorios específicos para paneles angulares** |
| | | **Tapa de panel angular** |
| 1 | 0 337 58 | Permite la gestión optimizada del flujo de aire en el armario |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6

## cables y latiguillos



0 327 54




0 517 62

### Cables Cat. 6

Cables 4 o 2x4 pares trenzados 100 Ω
Cubierta LSZH : libre de halógenos
Azul RAL 5015
Código de colores EIA/TIA
Conformes a las normas ISO/IEC 11801 editción 2.0, EN (2017) 50173-1 y EIA/TIA 568C

Euroclase Dca para los cables LSZH (excepto 0 328 86: Euroclase Cca)
Euroclase Cca para los cables PVC

| Emb. | Ref. LSZH | Ref. PVC | |
|---|---|---|---|
| | | | **U/UTP - 4 pares** |
| 305[1] | 0 327 54 | | Longitud 305 m<br>Suministrado en caja. Peso 16 kg |
| 305[1] | 0 328 86 | | Longitud 305 m<br>Suministrado en caja. Peso 17 kg |
| 500[1] | 0 328 61 | | Longitud 500 m<br>Suministrado en bobina. Peso 18 kg |
| 305[1] | | 0 327 55 | Longitud 305m<br>Suministrado en caja. Peso 13 kg |
| | | | **F/UTP - 4 pares** |
| 305[1] | 0 328 56 | | Longitud 305 m<br>Suministrado en bobina. Peso 17 kg |
| 500[1] | 0 327 56 | | Longitud 500 m<br>Suministrado en bobina. Peso 25 kg |
| | | | **F/UTP - 4 pares** |
| 305[1] | | 0 328 57 | Longitud 305 m<br>Suministrado en caja. Peso 17 kg |
| 500[1] | | 0 327 58 | Longitud 500 m<br>Suministrado en bobina. Peso 25 kg |
| | | | **F/UTP - 2 x 4 pares** |
| 500[1] | 0 327 76 | | Longitud 500 m<br>Suministrado en bobina. Peso 48 kg |
| | | | **SF/UTP - 4 pares** |
| 500[1] | | 0 327 59 | Longitud 500 m<br>Suministrado en bobina. Peso 29 kg |

1: en metro(s)

### Latiguillos RJ 45 Cat. 6

| Emb. | Ref. LSZH | Ref. PVC | |
|---|---|---|---|
| | | | RJ 45/RJ 45 recto |
| | | | **U/UTP, impedancia 100 Ω** |
| 1 | | 0 518 18 | Longitud 0.5 m |
| 1 | | 0 517 72 | Longitud 1 m |
| 1 | | 0 517 73 | Longitud 2 m |
| 1 | | 0 517 74 | Longitud 3 m |
| 1 | | 0 517 75 | Longitud 5 m |
| 1 | 0 518 62 | 0 518 58 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 63 | 0 518 59 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 64 | 0 518 60 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 65 | 0 518 61 | Longitud 5 m |
| | | | **F/UTP, impedancia 100 Ω** |
| 1 | | 0 518 15 | Longitud 0.5 m |
| 1 | | 0 517 62 | Longitud 1 m |
| 1 | | 0 517 63 | Longitud 2 m |
| 1 | | 0 517 64 | Longitud 3 m |
| 1 | | 0 517 65 | Longitud 5 m |
| 1 | 0 518 54 | 0 518 50 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 55 | 0 518 51 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 56 | 0 518 52 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 57 | 0 518 53 | Longitud 5 m |
| | | | **SF/UTP apantallado, impedancia 100 Ω** |
| 5 | | 0 517 52 | Longitud 1 m |
| 5 | | 0 517 53 | Longitud 2 m |
| 5 | | 0 517 54 | Longitud 3 m |
| 5 | | 0 517 55 | Longitud 5 m |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Legrand cabling system LCS³ cat. 6

## Bases RJ45 Mosaic™


0 765 63


0 765 96


0 794 33

Bases con conector de conexión rápida sin herramienta. Acepta cables unifilares AWG 22 hasta AWG 26 y multifilares AWG 26.
Identificación de los contactos por doble código de color y cableado 568 A et B.
Conformes a las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1

| Emb. | Ref. | Bases Mosaic RJ45 Cat 6 |
|---|---|---|
| | | **UTP - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 61 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 61 | ● Aluminio |
| 10 | 0 765 81 | ○ Blanco antibacteriano |
| | | **UTP - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 64 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 64 | ● Aluminio |
| | | **UTP - con acceso controlado - 2 módulos** |
| | | Suministrado con 2 llaves por cada 5 bases |
| 5 | 0 765 94 | ○ Blanco con guardapolvo rojo |
| | | **UTP - a 90º para montaje en columnas - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 91 | ○ Blanco |
| | | **UTP - con salida a 45º - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 03 | ○ Blanco |
| | | **UTP - 2 RJ45 con salida a 45º - 2 módulos** |
| 5 | 0 765 04 | ○ Blanco |
| | | **UTP - RJ45 con recogecable - 4 módulos** |
| | | Con recogecable integrado (0,9 m) |
| | | Pulsador para recogida automática del cable |
| 1 | 0 765 32 | ○ Blanco |
| | | **FTP - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 62 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 62 | ● Aluminio |
| 10 | 0 765 82 | ○ Blanco antibacteriano |
| | | **FTP - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 65 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 65 | ● Aluminio |
| 10 | 0 765 22 | ○ Blanco con guardapolvo verde |
| 10 | 0 765 23 | ○ Blanco con guardapolvo naranja |
| | | **FTP - con acceso controlado - 2 módulos** |
| | | Suministrado con 2 llaves por cada 5 bases |
| 5 | 0 765 95 | ○ Blanco con guardapolvo rojo |
| | | **FTP - con salida a 45º - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 05 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Bases Mosaic RJ45 Cat 6 (continuación) |
|---|---|---|
| | | **FTP - 2 RJ45 con salida a 45º - 2 módulos** |
| 5 | 0 765 06 | ○ Blanco |
| | | **FTP - RJ45 con recogecable - 4 módulos** |
| | | Con recogecable integrado (0,9 m) |
| | | Pulsador para recogida automática del cable |
| 1 | 0 765 33 | ○ Blanco |
| 1 | 0 794 33 | ● Aluminio |
| | | **FTP - a 90º para montaje en columnas - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 92 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 92 | ● Aluminio |
| | | **STP - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 63 | ○ Blanco |
| 10 | 0 765 83 | ○ Blanco antibacteriano |
| | | **STP - 2 módulos** |
| | | Apantallado |
| 10 | 0 765 66 | ○ Blanco |
| | | **STP - con acceso controlado - 2 módulos** |
| | | Apantallado |
| | | Suministrado con 2 llaves por cada 5 bases |
| 5 | 0 765 96 | ○ Blanco con guardapolvo rojo |
| | | **STP - 2 RJ45 con salida a 45º - 2 módulos** |
| | | Apantallado |
| 10 | 0 765 07 | ○ Blanco |
| | | **STP - a 90º para montaje en columnas - 2 módulos** |
| | | Apantallado |
| 10 | 0 765 93 | ○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Conectores RJ45 Keystone Cat. 6 |
|---|---|---|
| 10 | 0 331 81 | UTP |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 5e

## paneles de conexión rectos equipados



0 337 51




0 337 98

| Emb. | Ref. | Panel de conexión Cat. 5e equipado con 24 conectores RJ45 |
|---|---|---|
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento<br>Equipado de 4 casetes con 6 conectores LCS3 RJ45 Cat. 6 de conexión sin herramientas, con marcado 568 A/B<br>Suministrado con etiquetas de colores<br>Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>Panel 19" - 1 U<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| | | **Paneles rectos**<br>24 conectores RJ45 - 1 U |
| 1 | 0 337 50 | UTP |
| 1 | 0 337 51 | FTP<br>STP |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 5e

## paneles de conexión rectos a equipar



0 337 90



0 337 93

| Emb. | Ref. | Paneles de conexión rectos para 24 conectores - 1 U a equipar |
|---|---|---|
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel recto con casetes vacíos a equipar de conectores**<br>Equipado con 4 casetes de extracción automática<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 90 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel recto vacío a equipar con casetes**<br>Puede aceptar hasta 4 casetes de extracción automática:<br>- cobre<br>- fibra óptica |
| 1 | 0 337 91 | Panel 19" - 1 U |

| | | Panel de conexión recto de alta densidad para 48 conectores - 1 U a equipar |
|---|---|---|
| | | Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| 1 | 0 337 93 | Panel 19" - 1 U |

| | | Paneles de conexión rectos de 10" - 1U a equipar |
|---|---|---|
| 1 | 0 337 98 | A equipar con 6 conectores RJ45 |
| 1 | 0 337 99 | A equipar con 12 conectores RJ45 |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# Legrand cabling system LCS³ cat. 5e

## paneles angulares a equipar con conectores



0 337 92



0 337 94



0 337 53

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Panel de conexión angular para 24 conectores - 1 U a equipar** |
| | | Equipado de nueva generación de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel de conexión angular a equipar**<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 92 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Panel de conexión angular de alta densidad para 48 conectores - 1 U a equipar** |
| | | Equipado de nueva generación de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios<br>Montaje universal en cualquier armario<br>El panel asegura la conexión automática a tierra de cada conector<br>Equipado con guíacables posterior para sujeción de los cables durante el mantenimiento |
| | | **Panel de conexión angular a equipar**<br>Acepta hasta 24 conectores RJ45 de Cat. 5e a Cat. 8 |
| 1 | 0 337 94 | Panel 19" - 1 U |
| | | **Conectores RJ45 alta densidad Cat. 5e** |
| | | Conectores RJ45 cat. 5e para paneles rectos y angulares<br>Conexión sin herramientas, con marcado 568 A/B<br>Suministrado con etiquetas de colores<br>Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1<br>Para instalar en casetes de paneles rectos y angulares<br>Juego de 6 conectores RJ45 Cat. 6A |
| 1 | 0 337 53 | UTP |
| 1 | 0 337 54 | FTP |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 5e

## accesorios



0 337 56



0 337 59



0 337 55



0 337 57




0 337 58

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Accesorios comunes a paneles rectos y angulares** |
| | | **Obturador de puertos** |
| 10 | 0 337 56 | Placa obturador de 6 puertos separables<br>Permite obturar de 1 a 6 puertos |
| | | **Gestión de cables** |
| 1 | 0 337 59 | 2 guíacables que se montan sobre los paneles con fijación rápida de nueva generación<br>Permiten la gestión lateral de los cables |
| | | **Accesorios específicos para paneles rectos** |
| | | **Casete para paneles rectos a equipar** |
| 1 | 0 337 55 | Casete vacío extraible a equipar con hasta 6 conectores RJ45 de Cat. 5a a Cat. 8<br>Extracción automática del casete por simple presión<br>Posibilidad de extracción individual de cada conector |
| | | **Casete de alta densidad para paneles rectos a equipar** |
| 1 | 0 337 95 | Casete vacío extraible a equipar con hasta 12 conectores RJ56 de Cat. 5a a Cat. 6A<br>Extracción automática del casete por simple presión |
| | | **Casete obturador** |
| 1 | 0 337 57 | Permite obturar el panel |
| | | **Accesorios específicos para paneles angulares** |
| | | **Tapa de panel angular** |
| 1 | 0 337 58 | Permite la gestión optimizada del flujo de aire en el armario |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 5e

## cables y latiguillos




0 328 50



0 516 40

| Emb. | Ref. | | Cables Cat. 5e |
|---|---|---|---|
| | | | Cables 4 pares trenzados 100 Ω<br>Cubierta LSZH : libre de halógenos<br>Gris RAL 7035<br>Código de colores EIA/TIA |
| | LSZH | PVC | |
| 305¹ | 0 327 50 | | **U/UTP - 4 pares**<br>Longitud 305 m.<br>Suministrado en caja. Peso 10 kg |
| 500¹ | 0 328 53 | | Longitud 500 m.<br>Suministrado en bonina. Peso 15 kg |
| 305¹ | | 0 327 51 | Longitud 305 m.<br>Suministrado en caja. Peso 9 kg |
| | | | **F/UTP - 4 pares** |
| 305¹ | 0 327 52 | | Longitud 305 m.<br>Suministrado en caja. Peso 12 kg |
| 500¹ | 0 328 50 | | Longitud 500 m.<br>Suministrado en bobina. Peso 21 kg |
| 305¹ | | 0 327 53 | Longitud 305 m.<br>Suministrado en caja. Peso 11 kg |

1: en metro(s)

| Emb. | Ref. | Latiguillos RJ 45 Cat. 5e |
|---|---|---|
| | PVC | RJ 45/RJ 45 recto<br>**U/UTP, impedancia 100 Ω** |
| | | Gris |
| 1 | 0 518 17 | Longitud 0.5 m |
| 1 | 0 516 36 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 516 37 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 516 38 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 516 39 | Longitud 5 m |
| | | **F/UTP impedancia 100 Ω** |
| | | Gris |
| 1 | 0 518 14 | Longitud 0.5 m |
| 1 | 0 516 40 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 516 41 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 516 42 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 516 43 | Longitud 5 m |

# Legrand cabling system LCS³ cat. 5e

## Bases RJ45 Mosaic™



0 765 52

Bases con conector de conexión rápida sin herramienta. Acepta cables unifilares AWG 22 hasta AWG 26 y multifilares AWG 26.
Identificación de los contactos por doble código de color y cableado 568 A et B. Conformes a las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1

| Emb. | Ref. | Bases Mosaic RJ45 Cat 5e |
|---|---|---|
| | | **UTP - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 51 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 51 | ● Aluminio |
| | | **UTP - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 54 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 54 | ● Aluminio |
| | | **UTP - con acceso controlado - 2 módulos** |
| | | Suministrado con 2 llaves por cada 5 bases |
| 5 | 0 765 97 | ○ Blanco con guardapolvo rojo |
| | | **UTP - RJ45 con recogecable - 4 módulos** |
| | | Con recogecable integrado (0,9 m) |
| | | Pulsador para recogida automática del cable |
| 1 | 0 765 30 | ○ Blanco |
| | | **UTP - con salida a 45º - 2 módulos** |
| 10 | 0 765 01 | ○ Blanco |
| | | **UTP - 2 RJ45 con salida a 45º - 2 módulos** |
| 5 | 0 765 02 | ○ Blanco |
| | | **FTP - 1 módulo** |
| 10 | 0 765 52 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 52 | ● Aluminio |
| | | **FTP - 2 módulo** |
| 10 | 0 765 55 | ○ Blanco |
| 10 | 0 794 55 | ● Aluminio |
| | | **Conectores RJ45 Keystone Cat. 5e** |
| 10 | 0 331 80 | UTP |

# Legrand cabling system, LCS³

## Switches PoE e injectores



0 334 91



0 335 08



0 327 37

| Emb | Ref | Switches Ethernet PoE |
|---|---|---|
| | | Switches Ethernet con PoE y PoE + inyector EndSpan (normas IEEE 802.3af y 802.3at) |
| | | Para suministrar energía a los puertos Ethernet de dispositivos |
| | | (Punto de acceso Wi-Fi, cámara IP, etc.) |
| | | Suministrado con fuente de alimentación" |
| | | **19" switches** |
| 1 | 0 334 90 | Switch Ethernet con 12 puertos RJ 45 ports (8 puertos PoE+ ) 1 Gigabit - Gestionable" |
| 1 | 0 334 91 | Switch Ethernet con 18 puertos RJ 45 ports (16 puertos PoE+ ) 1 Gigabit - No gestionable" |
| 1 | 0 334 92 | Switch Ethernet con 26 puertos RJ 45 ports (24 puertos PoE+ ) 1 Gigabit - Gestionable |
| | | **Tablet/DIN switches** |
| | | Switches para bandeja / DIN |
| | | Con opción de gestión de CCTV |
| | | No manejable |
| | | Se suministra con accesorio de fijación a rail DIN |
| | | Dimensiones: 135 x 27 x 86 mm. |
| 1 | 0 335 08 | Switch Ethernet con 4 puertos PoE 1 Gigabit |
| 1 | 0 335 03 | Switch Ethernet con 4 puertos PoE 1 Gigabit |
| | | **Inyector PoE Midspan** |
| 1 | 0 327 37 | Para suministrar alimentación a través de Ethernet (PoE) a periféricos como puntos de acceso wifi, cámaras IP, etc. |
| | | Cumple con la norma IEEE 802.3af |
| | | Potencia 30 W |
| | | 1 Gigabit entrada / 1 salida |
| | | Conexión directa al panel |

# Legrand cabling system LCS³

**divisores, adaptadores y accesorios**



0 539 49



0 327 60



0 517 09

| Emb. | Ref. | Divisores para panel |
|---|---|---|
| | | **Ethernet/Ethernet** |
| 10 | 0 765 39 | FTP - 9 contactos |
| 10 | 0 765 38 | UTP - 8 contactos |
| | | **Teléfono/Ethernet** |
| 10 | 0 765 37 | FTP - 9 contactos |
| 10 | 0 765 36 | UTP - 8 contactos |
| | | **Teléfono/Teléfono** |
| 10 | 0 765 35 | 45 contactos |

| Emb. | Ref. | Divisores móviles |
|---|---|---|
| | | Si conecta en bases RJ45 |
| 10 | 0 327 83 | TV/Ethernet o teléfono |
| 10 | 0 327 47 | Teléfono/teléfono |
| 10 | 0 327 45 | Ethernet/teléfono |
| 10 | 0 327 46 | Teléfono L1/L2 |
| 10 | 0 327 48 | Ethernet/Ethernet |

| Emb. | Ref. | Adaptadores estancos |
|---|---|---|
| | | IP 55 - IK 07 |
| | | Permiten instalar todas las funciones de 2 módulos Mosaic |
| | Gris/Blanco | |
| 10 | 0 695 80 | Adaptador con tapa gris |
| 1 | 0 695 81 | Adaptador para toma RJ que garantiza la estanqueidad IP 44 del latiguillo ya instalado |
| 1 | 0 919 45 | Herramienta destornillador |

| Emb. | Ref. | Clavijas RJ45 para cable redondo |
|---|---|---|
| | | Contactos con revestimiento oro 1,2 µm |
| | | **RJ 11** |
| 50 | 0 517 01 | 4 contactos, 9,65 mm de ancho |
| | | **RJ 12** |
| 50 | 0 517 02 | 6 contactos, 9,65 de ancho |
| | | **RJ 45 cat. 5e** |
| | | 8 contactos, 11,70 mm de ancho |
| 50 | 0 517 03 | 9 contactos, 11,70 mm de ancho |
| 50 | 0 517 04 | |
| | | **Cubierta RJ 45** |
| 50 | 0 517 06 | Color negro |
| 50 | 0 517 07 | Color blanco |

| Emb. | Ref. | Herramientas de pelado |
|---|---|---|
| 1 | 0 332 62 | **Pelacables**<br>Corta la cubierta y libera los conductores por simple rotación<br>No daña los conductores<br>Para cables de par trenzado y fibra óptica |
| 1 | 0 327 60 | **Alicates**<br>Corta limpiamente los hilos sin dañar el cobre. |

| Emb. | Ref. | Crimpadora |
|---|---|---|
| 1 | 0 517 09 | Para clavias RJ de 4/6/8/9 contactos<br>Control de crimpado mediante resorte<br>Permite cortar y pelar el cable<br>Herramienta con 3 puntos de apriete.<br>Material: acero de alta resistencia. |

| Emb. | Ref. | Insertadora |
|---|---|---|
| 1 | 0 332 60 | Insertadora tipo 110 |
| 1 | 0 332 61 | Cuchilla de recambio |

# Legrand cabling system Linkeo

## paneles de conexión, conectores Keystone



6 327 05



6 327 05

| Emb. | Ref. | Paneles de conexión para equipar |
|---|---|---|
| 1 | 6 327 90 | Panel de conexión vacío para 24 conectores Keystone no apantallados cat. 6 y cat. 5e |
| 1 | 6 327 91 | Panel de conexión vacío para 24 conectores Keystone no apantallados cat. 6 y cat. 5e, con soporte posterior plástico para cables |
| 1 | 6 327 92 | Panel de conexión vacío para 24 conectores Keystone apantallados o no apantallados cat. 6 y cat. 5e, con soporte posterior metálico para cables. Equipado de identificadores rotativos de 6 colores (azul, verde, rojo, amarillo, violeta y blanco) |
| | | **Conectores R545 Keystone** |
| | | Conexión tipo 110 con herramienta<br>Aceptan cables unifilares AWG22 hasta AWG 26 y multifilares AWG26<br>Identificación de contactos por doble código T 568 A y T 568 B<br>Conformidad con las normas ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 y TIA/EIA 568 |
| | | **Conectores RJ45 cat. 6** |
| 25 | 6 327 06 | FTP 110 - 8 contactos 90° |
| 30 | 6 327 05 | UTP 110 - 8 contactos 90° |
| | | **Conectores RJ45 cat. 5e** |
| 25 | 6 327 04 | FTP 110 - 8 contactos 180° |
| 30 | 6 327 03 | UTP 110 - 8 contactos 180° |

# Legrand cabling system

## bases, pasantes, tapas y paneles telefónicos



0 787 31



0 335 79

| | | Bases pasantes RJ 45 |
|---|---|---|
| | | Instalación en todos los soportes Mosaic de profundidad mínima 40 mm<br>2 módulos |
| | | **Cat. 6A STP** |
| | | 9 contactos |
| 10 | 0 786 28 | ○ Blanco |
| 10 | 0 786 29 | ● Aluminio |
| | | **Cat. 6 FTP** |
| | | 9 contactos |
| 10 | 0 786 23 | ○ Blanco |
| 10 | 0 786 27 | ● Aluminio |
| | | **Cat.6 UTP** |
| | | 8 contactos |
| 10 | 0 786 22 | ○ Blanco |
| 10 | 0 786 26 | ● Aluminio |
| | | **Tapas para conectores RJ 45** |
| | | Equipadas con portaetiquetas transparente<br>○ Blanco - 2 módulos |
| 10 | 0 786 04 | Para 1 conector formato Keystone |
| 10 | 0 786 10 | Para 2 conectores formato Keystone |
| | | **Panel telefónico 50 puertos conexión tipo 110** |
| 1 | 0 335 79 | Panel 19" - 1 U |

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica


## bandejas ópticas 19"




0 321 62



0 321 72




0 321 00



0 321 15



0 321 33



0 321 21

| Emb. | Ref. | Bandejas ópticas equipadas 19" |
|---|---|---|
| | | Bandejas ópticas metálicas 19" equipadas con 4 entradas de cable, suministradas con kit de fijación, prensaestopas Ø 13,5 mm, sistema enrollado de fibra y casete para pigtails |
| | | **Deslizante** |
| | | Con tope de fin de carrera e inclinación 30º |
| | | Capacidad máxima: |
| | | - 24 conectores ST y SC |
| | | - 48 conectores LC |
| | | Profundidad 220 mm, altura 1 U |
| 1 | 0 321 61 | 12 conectores SC multimodo duplex para 24 fibras |
| 1 | 0 321 62 | 24 conectores LC multimodo duplex para 48 fibras |
| 1 | 0 321 63 | 24 conectores ST multimodo duplex para 48 fibras |
| 1 | 0 321 64 | 12 conectores SC monomodo duplex para 24 fibras |
| 1 | 0 321 65 | 24 conectores LC monomodo duplex para 48 fibras |
| 1 | 0 321 66 | 12 conectores SC APC monomodo duplex para 24 fibras |
| 1 | 0 321 67 | 24 conectores LC APC monomodo duplex para 48 fibras |
| | | **Giratoria** |
| | | Suministrada con apertura derecha o izquierda reversible |
| | | Capacidad máxima: |
| | | - 72 conectores LC |
| | | - 36 conectores SC |
| | | Profundidad 260 mm, altura 1 U |
| 1 | 0 321 71 | 36 conectores LC multimodo duplex para 72 fibras |
| 1 | 0 321 72 | 18 conectores SC multimodo duplex para 36 fibras |
| 1 | 0 321 73 | 36 conectores LC monomodo duplex para 72 fibras |
| 1 | 0 321 74 | 18 conectores SC monomodo duplex para 36 fibras |

| | | Bandeja óptica modular 19" |
|---|---|---|
| | | Bandejas ópticas modulares metálicas 19" equipadas con 8 entradas de cable, suministradas con kit de fijación, 2 prensaestopas Ø 13,5 mm, sistema enrollado de fibra y casete para pigtails |
| | | Equipado con nuevo sistema de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios |
| | | Suministradas con etiquetas numeradas |
| | | Con tope de fin de carrera e inclinación 30º |
| | | Máxima capacidad: |
| | | 96 conectores LC |
| | | 48 conectores SC |
| | | 24 conectores ST |
| | | Profundidad 215 mm, altura 1 U |
| | | **Deslizante, equipada** |
| 1 | 0 321 02 | 12 conectores SC multimodo duplex para 24 fibras |
| 1 | 0 321 04 | 24 conectores LC multimodo duplex para 48 fibras |
| 1 | 0 321 06 | 12 conectores SC monomodo duplex para 24 fibras |
| | | **Deslizante, a equipar con bloques de fibra óptica** |
| | | Acepta todos los bloques de fibra óptica; máximo 4 bloques |
| 1 | 0 321 00 | Bandeja vacía |

| Emb. | Ref. | Bloques fibra óptica |
|---|---|---|
| | | Se fijan directamente sobre la bandeja óptica a equipar ref. 0 321 00, o sobre el casete de fibra óptica ref. 0 321 41 |
| | | **Bloques fibra óptica monomodo (9/125 µm)** |
| 1 | 0 321 17 | bloque ST para 6 fibras monomodo |
| 1 | 0 321 10 | bloque duplex SC para 6 fibras monomodo |
| 1 | 0 321 11 | bloque alta densidad duplex SC para 12 fibras monomodo |
| 1 | 0 321 12 | bloque SC APC duplex para 6 fibras monomodo |
| 1 | 0 321 13 | bloque duplex LC para 6 fibras monomodo |
| 1 | 0 321 14 | bloque duplex LC para 12 fibras monomodo |
| 1 | 0 321 15 | bloque alta densidad duplex SC para 24 fibras monomodo |
| 1 | 0 321 16 | bloque LC APC duplex para 12 fibras monomodo |
| 1 | 0 321 33 | adaptador pasante monomodo 4 MPT |
| | | **Bloques fibra óptica multimodo (62,5 y 50/125 µm)** |
| 1 | 0 321 27 | bloque ST para 6 fibras multimodo |
| 1 | 0 321 20 | bloque duplex SC para 6 fibras multimodo |
| 1 | 0 321 21 | bloque alta densidad duplex LC para 12 fibras multimodo |
| 1 | 0 321 23 | bloque duplex LC para 6 fibras multimodo |
| 1 | 0 321 24 | bloque duplex LC para 12 fibras multimodo |
| 1 | 0 321 25 | bloque alta densidad duplex LC para 24 fibras multimodo |
| 1 | 0 321 34 | adaptador pasante multimodo 4 MPT |


| | | Bloque cobre para bandeja óptica |
|---|---|---|
| 1 | 0 321 32 | Se fija directamente en la bandeja óptica a equipar ref. 0 321 00<br>Permite la posibilidad de mezclar fibra y cobre en la misma bandeja |

| | | Accesorios para la bandeja óptica a equipar |
|---|---|---|
| | | **Accesorio para fan-out** |
| 1 | 0 321 28 | Se fija en la parte posterior de la bandeja<br>Permite la entrada de elementos preconectorizados |
| | | **Obturador** |
| 1 | 0 321 29 | Bloque obturador |
| | | **Casete para pigtails** |
| 1 | 0 321 30 | Capacidad para 24 fibras |
| | | **Kit de enrrollado** |
| 1 | 0 321 31 | 1 accesorio |

1: MPT es una marca registrada de US Conec Ltd

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica

## bandejas ópticas 19" de alta densidad




0 321 40 panel equipped with a rear cable management accessory
0 321 46 + 0 321 41




Easy removable cassette 0 321 43



0 321 49




0 321 83



0 321 33



0 321 46

| Emb. | Ref. | Panel modular 19" a equipar con casetes |
|---|---|---|
| | | Para equipar con un máximo de 4 casetes de extracción automática<br>Equipado con nueva generación de fijación rápida, para la instalación automática sin tornillos en los montantes de los armarios |
| 1 | 0 321 40 | Profundidad 190 mm, altura 1U |
| | | **Casetes de alta densidad MTP[1] (compatible con MPO)**<br>Se instalan directamente en el panel óptico modular ref. 0 321 40<br>Extracción automática por simple presión, para una instalación y mantenimiento fáciles<br>Extraíbles desde las partes frontal y posterior<br>Casetes MTP1 de alto rendimiento, con bajas pérdidas de inserción <0,35 dB<br>Precableado, equipado en la parte posterior con uno o dos conectores MTP1 macho con 12 fibras<br>Conectores LC o SC en la parte frontal |
| | | **Casetes multimodo OM4 (50/125 µm), polaridad A / C** |
| 1 | 0 321 42 | 24 fibras LC |
| 1 | 0 321 48 | 12 fibras LC |
| 1 | 0 321 43 | 12 fibras SC |
| | | **Casetes monomodo OS2 (9/125 µm), polaridad A / C** |
| 1 | 0 321 44 | 24 fibras LC |
| 1 | 0 321 49 | 12 fibras LC |
| 1 | 0 321 45 | 12 fibras SC |
| | | **Casetes para equipar y obturador**<br>Se instalan directamente en el panel óptico modular ref. 0 321 40<br>Extracción automática por simple presión, para una instalación y mantenimiento fáciles<br>Extraíbles desde la parte frontal |
| | | **Casete fibra a equipar** |
| 1 | 0 321 41 | Permite fijar todos los bloques ópticos modulares |
| | | **Casete cobre a equipar** |
| 1 | 0 337 55 | Permite fijar 6 conectores Cat. 6A a 5e |
| | | **Casete obturador** |
| 1 | 0 337 57 | Permite obturar el panel |
| | | **Kit cero-U para fijación universal** |
| 1 | 0 321 07 | Solución de panel cero-U<br>Para fijación universal: montantes de 19 "", suelos técnicos, bandejas portacables, montantes de la estructura del armario, etc.<br>Permite alojar cualquier casete modular de fibra óptica y de cobre Ref. No 0 337 55 |

| Emb. | Ref. | Casetes pre-equipados |
|---|---|---|
| | | Para instalación directa en panel modular Ref. 0 321 40<br>Casetes pre-equipados con bloque de fibra óptica incorporado y juegos de 6 o 12 pigtales<br>Extracción automática por simple presión, para una instalación y mantenimiento fáciles<br>Extraíbles desde la parte frontal |
| | | **Casetes pre-equipados para instalaciones multimodo OM3 (50/125 µm)** |
| 1 | 0 321 80 | Equipado con 1 bloque dúplex SC para 6 fibras. |
| 1 | 0 321 81 | Equipado con 1 bloque dúplex LC para 6 fibras. |
| 1 | 0 321 82 | Equipado con 1 bloque dúplex SC para 12 fibras. |
| 1 | 0 321 83 | Equipado con 1 bloque dúplex LC para 12 fibras. |
| | | **Casetes pre-equipados para instalaciones monomodo OM2 (9/125 µm)** |
| 1 | 0 321 84 | Equipado con 1 bloque dúplex SC para 6 fibras. |
| 1 | 0 321 85 | Equipado con 1 bloque dúplex LC para 6 fibras. |
| 1 | 0 321 86 | Equipado con 1 bloque dúplex SC para 12 fibras. |
| 1 | 0 321 87 | Equipado con 1 bloque dúplex LC para 12 fibras. |
| | | **Adaptadores de alta densidad MTP[1]**<br>Para montar en casete de fibra para equipar Ref. 0 321 41 |
| 1 | 0 321 33 | Permite conexiones MTP[1] / MTP[1] |
| 1 | 0 321 34 | Adaptador modomodo 4 MTP[1] - key up/key down<br>Adaptador multimodo 4 MTP1 - key up/key down |
| | | **Accesorios para paneles 19" a equipar con casetes** |
| | | **Accesorio de gestión de cables posterior** |
| 1 | 0 321 46 | Para instalar en paneles Ref. 0 321 40 |
| | | **Kit de gestión de cables (guía/soporte/puerta)** |
| 1 | 0 321 47 | Se monta sobre el panel Ref. 0 321 40, 2 guíacables laterales y puerta frontal con identificación integrada para asegurar la correcta gestión frontal de los cables y en los lados<br>Soporte de cable para montar en casete para facilitar el paso de cables por el lateral |

1: MTP es una marca registrada de US Conec Ltd

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica

## bandejas ópticas 19" de ultra alta densidad




0 321 50




0 321 90



0 321 55



0 321 56



0 321 94


| Pack | Cat. No. | Bandejas ópticas modulares de ultra alta densidad, a equipar con casetes de 12 fibras |
|---|---|---|
| | | Bandeja modular a equipar con casetes<br>Capacidad máxima 4 U (hasta 48 casetes)<br>- 576 conectores LC<br>Capacidad máxima 2 U (hasta 24 casetes)<br>- 288 conectores LC<br>Capacidad máxima 1 U (hasta 12 casetes)<br>- 144 conectores LC |
| | | **Bandeja óptica con gestión de cables frontal para casetes de 12 fibras** |
| 1 | 0 321 51 | 1 U |
| | | **Bandeja óptica con gestión de cables frontal y posterior para casetes de 12 fibras**<br>Profundidad: 595 mm |
| 1 | 0 321 50 | 1 U |
| 1 | 0 321 52 | 2 U |
| 1 | 0 321 53 | 4 U |
| | | **Casetes de ultra alta densidad de 12 fibras** |
| | | Se instalan directamente sobre las bandejas ópticas ref. 0 321 50/51/52/53<br>Casete deslizante para chasis<br>Extracción frontal o posterior del casete<br>Casetes de altas prestaciones MPO<br>Bajas pérdidas de inserción < 0,35 dB<br>Polaridad A/C |
| | | **Casete multimodo OM4 (50/125 µm)**<br>Para instalaciones multimodo OM4, 50/125 µm |
| 1 | 0 321 54 | Casete MPO (compatible MPT[1])<br>12 fibras LC OM4 polaridad A/C |
| | | **Casete monomodo OS2 (9/125 µm)**<br>Para instalaciones monomodo OS2, 9/125 µm |
| 1 | 0 321 55 | Casete MPO (compatible MPT[1])<br>12 fibras LC OS2 polaridad A/C |
| | | **Adaptadores 12 fibras para ultra alta densidad** |
| | | Se fijan en las bandejas ópticas de ultra alta densidad para<br>Casetes de 12 fibras Ref. 0 321 50/51/52/53 |
| | | **Adaptadores MPO (compatibles MTP[1])** |
| | 0 321 56 | Adaptador multimodo 4 MTP[1] - key up/key down |
| 1 | 0 321 57 | Adaptador monomodo 4 MTP[1] - key up/key down |
| | | **Adaptador LC** |
| 1 | 0 321 58 | Adaptador multimodo 12 LC |

| Pack | Cat. No. | Bandejas ópticas modulares de ultra alta densidad, a equipar con casetes de 8 fibras |
|---|---|---|
| | | Bandeja modular a equipar con casetes<br>Capacidad máxima 4 U (hasta 72 casetes)<br>- 576 conectores LC<br>Capacidad máxima 2 U (hasta 36 casetes)<br>- 288 conectores LC<br>Capacidad máxima 1 U (hasta 18 casetes)<br>- 144 conectores LC |
| | | **Bandeja óptica con gestión de cables frontal y posterior para casetes de 8 fibras**<br>Profundidad: 595 mm |
| 1 | 0 321 90 | 1 U |
| 1 | 0 321 91 | 2 U |
| 1 | 0 321 92 | 4 U |
| | | **Casetes de ultra alta densidad de 8 fibras** |
| | | Se instalan directamente sobre las bandejas ópticas ref. 0 321 90/91/92Casete deslizante para chasis<br>Extracción frontal o posterior del casete<br>Casetes de altas prestaciones MPO<br>Bajas pérdidas de inserción < 0,35 dB<br>Polaridad A/C |
| | | **Casete multimodo OM4 (50/125 µm)**<br>Para instalaciones multimodo OM4, 50/125 µm |
| 1 | 0 321 93 | Casete MPO (compatible MPT[1])<br>8 fibras LC OM4 polaridad A/C |
| | | **Casete monomodo OS2 (9/125 µm)**<br>Para instalaciones monomodo OS2, 9/125 µm |
| 1 | 0 321 94 | Casete MPO (compatible MPT[1])<br>8 fibras LC OS2 polaridad A/C |
| | | **Adaptadores 8 fibras para ultra alta densidad** |
| | | Se fijan en las bandejas ópticas de ultra alta densidad para Casetes de 12 fibras Ref. 0 321 90/91/92" |
| | | **Adaptadores MPO (compatibles MTP[1])** |
| 1 | 0 321 95 | Adaptador multimodo 4 MTP[1] - key up/key down |
| 1 | 0 321 96 | Adaptador monomodo 4 MTP[1] - key up/key down |
| | | **Adaptador LC** |
| 1 | 0 321 97 | Adaptador multimodo 8 LC |
| 1 | 0 321 98 | Adaptador monomodo 8 LC |
| 1 | 0 321 99 | Adaptador monomodo 8 LC / APC |

1: MPT es una marca registrada de US Conec Ltd

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica

## pigtails, conectores adhesivos y fan-outs



0 322 20




0 322 31

| Emb. | Ref. | Pigtails |
|---|---|---|
| | | Pueden utilizarse para la conexión de la fibra óptica en campo; rápido y fiable:<br>- OM2/OM3/OM4 IL Típica/Master = 0,15 db<br>- OS2 IL Típica/Master = 0,18 db<br>Compatible con todas las fusionadoras del mercado |
| | | **50/125 µm - OM2 (PC)** |
| | | Conectores |
| 10 | 0 322 10 | SC 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 11 | LC 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 12 | ST 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 13 | SC 2 m LSZH |
| 10 | 0 322 14 | LC 2 m LSZH |
| 10 | 0 322 15 | ST 2 m LSZH |
| | | **50/125 µm - OM3 (PC)** |
| | | Conectores |
| | 0 322 20 | SC 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 21 | LC 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 22 | ST 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 23 | SC 2 m LSZH |
| 10 | 0 322 24 | LC 2 m LSZH |
| | | **50/125 µm - OM4 (PC)** |
| | | Conectores |
| 10 | 0 322 30 | SC 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 31 | LC 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 32 | ST 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 33 | SC 2 m LSZH |
| 10 | 0 322 34 | LC 2 m LSZH |
| | | **9/125 µm - OS2 (APC o UPC) - compatible OS1** |
| | | Conectores |
| 10 | 0 322 40 | SC-APC OS2 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 41 | SC-UPC OS2 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 42 | LC-APC OS2 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 43 | LC-UPC OS2 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 44 | ST-UPC OS2 1 m LSZH |
| 10 | 0 322 45 | SC-APC OS2 2 m LSZH |
| 10 | 0 322 46 | SC-UPC OS2 2 m LSZH |
| 10 | 0 322 47 | LC-UPC OS2 2 m LSZH |
| 10 | 0 322 48 | LC-APC OS2 2 m LSZH |
| 10 | 0 322 49 | ST-UPC OS2 2 m LSZH |
| | | **Juego de 12 pigtails LC** |
| 1 | 0 326 24 | 12 pigtails OS2 LC-UPC |
| 1 | 0 326 26 | 12 pigtails OM3 LC-PC |
| 1 | 0 326 71 | 12 pigtails OM4 LC-PC |
| | | **Fundas pigtail** |
| 1 | 0 327 44 | 40 mm - bolsa con 40 fundas |
| | | **Conectores adhesivos 50/125 µm y 62,5/125 µm** |
| | | Suministrados con funda 900 µm<br>Conector cerámico<br>Atenuación típica: 0,3 dB |
| | | Conectores |
| 10 | 0 331 27 | ST |
| 10 | 0 331 47 | SC |
| 10 | 0 331 00 | LC |
| | | **Fan-outs** |
| | | Permiten proteger las fibras con funda de 900 µm<br>Aceptan fibras de diámetro 250 µm |
| 1 | 0 330 48 | para 6 fibras |
| 1 | 0 330 49 | para 12 fibras |

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica

## maleta y conectores rápidos



0 322 70



0 322 72



0 322 73



0 322 75



0 322 83



0 322 81



0 322 85

| Emb. | Ref. | Maleta para la preparación de la fibra para los conectores rápidos |
|---|---|---|
| 1 | 0 322 70 | Contiene las herramientas necesarias para la preparación de la fibra, la realización de un primer test de buena conexión fibra-conector y los accesorios necesarios para la conexión<br>Compuesto por:<br>- herramienta de corte de precisión<br>- pelador y herramienta de corte para Kevlar<br>- detector visual de defectos<br>- manual y vídeo de instalación<br>- accesorios (limpiadores, marcador, ...) |
| | | **Conectores rápidos** |
| | | Conexión a realizar con la maleta 0 322 70<br>De conexión rápida, fiables y reutilizables hasta 5 veces<br>Permiten la conexión de la fibra en el interior del conector<br>Se utiliza un LED para verificar la conexión<br>No necesitan ni cola ni pulido<br>Para instalación de fibras de 900 µm<br>Para fibras de 250 µm utilizar adaptadores suministrados<br>IL típica fibras multimodo OM3/OM4 = 0,1 dB, monomodo OS2 = 0,2 dB (PC) y 0,3 dB (APC) |
| | | **Conectores multimodo OM3/OM4** |
| | | Juego de 12 conectores |
| 1 | 0 322 71 | LC PC 50/125 µm, 900/250 µm |
| 1 | 0 322 72 | SC PC 50/125 µm, 900/250 µm |
| | | **Conectores monomodo OS2** |
| | | Juego de 12 conectores |
| 1 | 0 322 73 | LC UPC 9/125 µm, 900/250 µm |
| 1 | 0 322 74 | SC UPC 9/125 µm, 900/250 µm |
| 1 | 0 322 75 | SC APC 9/125 µm, 900/250 µm |
| | | **Herramienta de corte de precisión para actualización de maleta 0 326 90** |
| 1 | 0 322 80 | Permite cortar la fibra óptica con precisión e utilizar los conectores rápidos ref. 0 322 71 a 0 322 75 con la maleta 0 326 90 |
| | | **Accesorios de limpieza para fibra óptica** |
| 1 | 0 322 83 | Limpiador férula MPO/MTP[1] |
| 1 | 0 322 81 | Limpiador férula LC (PC/APC) |
| 1 | 0 322 82 | Limpiador férula SC (PC/APC) |
| 1 | 0 322 84 | Cartucho de sustitución LC |
| 1 | 0 322 85 | Cartucho de sustitución SC |
| 1 | 0 322 76 | Pelador de fibra |
| 1 | 0 322 77 | Toallitas |
| 1 | 0 322 78 | Liquido limpiador |

1 : MTP es una marca registrada de US Conec Ltd

# Legrand cabling system LCS³

## soluciones de fibra óptica preconectorizada



0 324 41

### Enlaces de alta densidad de fibra óptica preconectorizada

Suministrados en caja
Conexión de los casetes de bandejas de alta densidad
Microcable de baja densidad
Cubiertas en LSZH, color aqua (OM3) et amarillo (OS2)
Suministrados con informes de ensayos y desenrollador
Fan-out - Fan-out
Bajas pérdidas de inserción del conector LC < 0,15 dB/conector
MTP[1]-MTP[1] : bajas pérdidas de inserción del conector
MTP[1] < 0,35 dB/conector

**Microcables OM3 Fan-out - Fan-out**
Microcables, salida 2 mm

| Emb. | Ref. | Características | Longitud (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 324 01 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 10 |
| 1 | 0 324 02 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 20 |
| 1 | 0 324 03 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 30 |
| 1 | 0 324 04 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 40 |
| 1 | 0 324 05 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 50 |
| 1 | 0 324 11 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 10 |
| 1 | 0 324 12 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 20 |
| 1 | 0 324 13 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 30 |
| 1 | 0 324 14 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 40 |
| 1 | 0 324 15 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 50 |

**Microcables OS2 Fan-out - Fan-out**
Microcables, salida 2 mm

| Emb. | Ref. | Características | Longitud (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 324 21 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 10 |
| 1 | 0 324 22 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 20 |
| 1 | 0 324 23 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 30 |
| 1 | 0 324 24 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 40 |
| 1 | 0 324 25 | 6 LC Duplex - 6 LC Duplex | 50 |
| 1 | 0 324 31 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 10 |
| 1 | 0 324 32 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 20 |
| 1 | 0 324 33 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 30 |
| 1 | 0 324 34 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 40 |
| 1 | 0 324 35 | 12 LC Duplex - 12 LC Duplex | 50 |

**Microcables OM3 MTP[1]**

| Emb. | Ref. | Características | Longitud (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 324 41 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 10 |
| 1 | 0 324 42 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 20 |
| 1 | 0 324 43 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 30 |
| 1 | 0 324 44 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 40 |
| 1 | 0 324 45 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 50 |


**Microcables OS2 MTP[1]**

| Emb. | Ref. | Características | Longitud (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 324 51 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 10 |
| 1 | 0 324 52 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 20 |
| 1 | 0 324 53 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 30 |
| 1 | 0 324 54 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 40 |
| 1 | 0 324 55 | 12 fibras - MTP[1]-MTP[1] | 50 |

1 : MTP es una marca registrada de US Conec Ltd

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica

## cables



0 326 66

Cubierta LSZH (excepto refs. 0 325 46/47)
Código de colores: FOTAG
Conforme con la norma EN 50173-2, ISO IEC 11801
Suministrados en bobina
Estructura ajustada "easy strip"
Cables de fibra óptica OM4 multimodo

### Cables de fibra óptica multimodo OM4 (50/125 µm)

Resistentes al curvado
Para instalaciones multimodo 50/125 µm, tipo OM4
Cubiertas de color aqua
Para redes 10 Giga Ethernet

| Emb. | Ref. Estructura holgada | Ref. Estructura ajustada 900 µm | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 325 43 | | Interior/exterior (filamentos de fibra vidrio) 4 fibras - 2000 m |
| 2000 | 0 325 44 | | Interior/exterior (filamentos de fibra vidrio) 8 fibras - 2000 m |
| 2000 | 0 325 45 | | Interior/exterior (filamentos de fibra vidrio) 12 fibras - 2000 m |
| 2000 | 0 325 46 | | Exterior, filamento de fibra vidrio antirroedores, blindado con cinta de acero 4 fibras - 2000 m |
| 2000 | 0 325 47 | | Exterior, filamento de fibra vidrio antirroedores, blindado con cinta de acero 8 fibras - 2000 m |
| 2000 | 0 325 48 | | Exterior, filamento de fibra vidrio antirroedores, blindado con cinta de acero 12 fibras - 2000 m |
| 2000 | | 0 326 65 | Interior/exterior (filamentos de fibra vidrio) 6 fibras - 500 m |
| 2000 | | 0 326 66 | Interior/exterior (filamentos de fibra vidrio) 6 fibras - 1000 m |
| 2000 | | 0 326 67 | Interior/exterior (filamentos de fibra vidrio) 12 fibras - 1000 m |
| 2000 | | 0 326 68 | Interior/exterior (filamentos de fibra vidrio) 24 fibras - 1000 m |

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica


## cables (continuación)



0 325 13



0 325 10



0 325 08

Cubierta LSZH (excepto Refs. 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41 y 0 325 42)
Código de colores: FOTAG
Conformes con las normas EN 50173-2, ISO IEC 11801
Suministrados en bobinas (2000 m)
Estructura ajustada: "easy strip"

### Cables fibra óptica monomodo OS2 (9/125 µm) - (compatible OS1)

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| | Estructura holgada | Estructura ajustada 900 µm | |
| 2000 | 0 325 02 | | Para instalaciones monomodo 9/125 µm, tipo OS 2<br>Cubiertas de color amarillo o negro para exterior, antirroedores…<br>Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>4 fibras |
| 2000 | 0 325 03 | | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>8 fibras |
| 2000 | 0 325 23 | | Exterior, antirroedores con filamentos de fibra de vidrio, blindado con cinta de acero<br>4 fibras |
| 2000 | 0 325 24 | | Exterior, antirroedores con filamentos de fibra de vidrio, blindado con cinta de acero<br>8 fibras |
| 2000 | 0 325 25 | | Exterior, antirroedores con filamentos de fibra de vidrio, blindado con cinta de acero<br>24 fibras |
| 2000 | 0 325 12 | | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>6 fibras |
| 2000 | 0 325 13 | | Exterior, antirroedores con filamentos de fibra de vidrio, blindado con cinta de acero<br>6 fibras |
| 2000 | 0 325 14 | 0 325 50 | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>12 fibras |
| 2000 | 0 325 15 | | Exterior, antirroedores con filamentos de fibra de vidrio, blindado con cinta de acero<br>12 fibras |
| 2000 | 0 325 51 | | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>24 fibras |

### Cables fibra óptica multimodo OM3 (50/125 µm)

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| | Estructura holgada | Estructura ajustada 900 µm | |
| 2000 | | 0 325 10 | Resistentes al curvado<br>Para instalaciones multimodo 50/125 µm, tipo OM 3<br>Cubiertas en color Aqua<br>Para redes 10 Giga Ethernet<br>Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>6 fibras |
| 2000 | | 0 325 11 | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>12 fibras |
| 2000 | 0 325 53 | 0 325 52 | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>24 fibras |
| 2000 | 0 325 37 | | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>4 fibras |
| 2000 | 0 325 38 | | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>8 fibras |
| 2000 | 0 325 39 | | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>12 fibras |
| 2000 | 0 325 40 | | Exterior, blindado con cinta de acero<br>8 fibras |
| 2000 | 0 325 41 | | Exterior, blindado con cinta de acero<br>12 fibras |
| 2000 | 0 325 42 | | Exterior, blindado con cinta de acero<br>24 fibras |

### Cables fibra óptica multimodo OM2 (50/125 µm)

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| | Estructura holgada | Estructura ajustada 900 µm | |
| 2000 | | 0 325 55 | Resistentes al curvado<br>Pra instalaciones multimodo 50/125 µm, tipo OM 2<br>Cubiertas en color naranja o negro para exterior<br>Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>4 fibras |
| 2000 | 0 325 04 | 0 325 08 | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>6 fibras |
| 2000 | 0 325 05 | | Exterior, blindado con cinta de acero<br>6 fibras |
| 2000 | 0 325 06 | 0 325 09 | Interior/exterior (filamentos de fibra de vidrio)<br>12 fibras |
| 2000 | 0 325 07 | | Exterior, blindado con cinta de acero<br>12 fibras |

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica

## latiguillos y bases pasantes fibra óptica


0 326 07


0 326 13

Equipados con conectores con férula cerámica
Embalados y ensayados individualmente (informe suministrado)
Cubierta "Zipcord" LSZH

### Latiguillos ópticos monomodo OS1/OS2

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Pérdida óptica max/Master : 0,25 dB<br>Para instalaciones monomodo 9/125 µm, tipo OS1/OS2<br>Cubierta de color amarillo |
| | | **Latiguillos duplex SC/SC** |
| 3 | 0 326 00 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 01 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 02 | Longitud: 3 m |
| | | **Latiguillos duplex SC/LC** |
| 3 | 0 326 03 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 04 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 05 | Longitud: 3 m |
| | | **Latiguillos duplex LC/LC** |
| 3 | 0 326 28 | Longitud: 0,5 m |
| 3 | 0 326 06 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 07 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 08 | Longitud: 3 m |
| 3 | 0 326 29 | Longitud: 5 m |
| | | **Latiguillos duplex Uniboot LC/LC**<br>Polaridad reversible |
| 3 | 0 326 86 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 87 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 88 | Longitud: 3 m |
| 3 | 0 326 89 | Longitud: 5 m |
| 3 | 0 326 92 | Longitud: 10 m |

### Latiguillos ópticos multimodo OM4 (50/125 µm)

| | | |
|---|---|---|
| | | Para redes 10 Giga Ethernet<br>Pérdida óptica max/Master : 0,15 dB<br>Para instalaciones multimodo 50/125 µm, tipo OM4<br>Cubierta de color aqua |
| | | **Latiguillos duplex SC/SC** |
| 3 | 0 326 30 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 31 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 32 | Longitud: 3 m |
| | | **Latiguillos duplex LC/LC** |
| 3 | 0 326 33 | Longitud: 0,5 m |
| 3 | 0 326 34 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 35 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 36 | Longitud: 3 m |
| 3 | 0 326 37 | Longitud: 5 m |
| | | **Latiguillos duplex Uniboot LC/LC**<br>Polaridad reversible |
| 3 | 0 326 95 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 96 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 97 | Longitud: 3 m |
| 3 | 0 326 98 | Longitud: 5 m |
| 3 | 0 326 99 | Longitud: 10 m |

### Latiguillos ópticos multimodo OM3 (50/125 µm)

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Para redes 10 Giga Ethernet<br>Pérdida óptica max/Master : 0,25 dB<br>Para instalaciones multimodo 50/125 µm, tipo OM3<br>Cubierta de color aqua |
| | | **Latiguillos duplex SC/SC** |
| 3 | 0 326 09 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 10 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 11 | Longitud: 3 m |
| | | **Latiguillos duplex SC/LC** |
| 3 | 0 326 12 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 13 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 14 | Longitud: 3 m |
| | | **Latiguillos duplex LC/LC** |
| 3 | 0 326 15 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 326 16 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 326 17 | Longitud: 3 m |

### Latiguillos ópticos multimodo OM2 (50/125 µm)

| | | |
|---|---|---|
| | | Pérdida óptica max/Master : 0,25 dB<br>Para instalaciones multimodo 50/125 µm, tipo OM2<br>Cubierta de color naranja |
| | | **Latiguillos duplex ST/ST** |
| 3 | 0 330 80 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 330 81 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 330 82 | Longitud: 3 m |
| | | **Latiguillos duplex SC/SC** |
| 3 | 0 330 69 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 330 70 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 330 71 | Longitud: 3 m |
| | | **Latiguillos duplex ST/SC** |
| 3 | 0 330 72 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 330 73 | Longitud: 3 m |
| | | **Latiguillos duplex LC/LC** |
| 3 | 0 330 61 | Longitud: 2 m |
| | | **Latiguillos duplex SC/LC** |
| 3 | 0 330 75 | Longitud: 1 m |
| 3 | 0 330 63 | Longitud: 2 m |
| 3 | 0 330 76 | Longitud: 3 m |
| | | **LC/ST duplex cords** |
| 3 | 0 330 65 | Longitud: 2 m |

### Bases pasantes fibra óptica

| | | |
|---|---|---|
| | | Equipadas con 2 entradas/2 salidas duplex pasantes<br>Permiten la conexión de dos fibras ópticas equipadas de sus conectores<br>Suministradas con tapas de protección<br>Equipadas con portaetiquetas<br>2 módulos |
| | | **Base fibra óptica pasante 2xST** |
| 1 | 0 786 16 | Conexión tipo bayoneta (compatible STII)<br> ○ Blanco |
| | | **Base fibra óptica pasante 2xSC** |
| 1 | 0 786 17 | Conexión tipo"Push-pull"<br> ○ Blanco |
| | | **Base fibra óptica pasante 2xLC** |
| 1 | 0 786 18 | Conexión tipo"Push-pull"<br> ○ Blanco |

## Tabla de características

| | Protocolo de red soportado | COMPONENTES | | | | CANAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cat. 8 STP | Cat. 6A STP | Cat. 6 UTP | Cat. 6 FTP | Clase I | Clase EA | | Clase E |
| | | 2000 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 2000 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
| | | 40 Giga | 10 Giga | 1 Giga | 1 Giga | 40 Giga | 10 Giga | 1 Giga | 1 Giga |
| Atenuación (dB) Pérdida de señal | LCS³ Norma ISO 11801 edición 3 | 1.5 | 0.13<br>0.45 max | 0.06<br>0.32 max | 0.09<br>0.32 max | 32.7 | 35.4<br>42.1 max | 24.1<br>28.9 max | 25.7<br>30.7 max |
| Pérdida de retorno (dB) Resistencia al eco | LCS³ Norma ISO 11801 edición 3 | 1.2 | 17.05<br>14 min | 26.59<br>20 min | 29.8<br>16 min | 8 | 16.4<br>8 min | 22.1<br>10 min | 38.8<br>10 min |
| Next (dB) Resistencia a las perturbaciones entre pares(1) | LCS³ Norma ISO 11801 edición 3 | 12.9 | 37.46<br>37 min | 56.93<br>46 min | 51.3<br>46 min | 9.8 | 38.1<br>29.2 min | 54<br>35.3 min | 53.9<br>35.3 min |

PoE++ READY Estabilidad de rendimiento y duración garantizadas para los productos POE++ hasta 100 W

## Cumplimiento con las normas y certificaciones del sistema LCS³


El sistema LCS3 y sus componentes (de-embedded) cumplen con las siguientes normas en vigor:
- EIA/TIA 568 B2.10
- EN 50173-1 et EN 50173-2
- ISO/IEC 11801 edition 3 (2017)

El sistema LCS3 soporta las aplicaciones 10G Base-T hasta 100 m en un canal de transmisión conforme a las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y EIA/TIA 568 C2-1
El enlace clase I del sistema LCS3 cumple también con las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0
(2017) y EIA/TIA 568 C2-1. Los sistemas LCS3 están certificados por el laboratorio independiente 3P, referente en el sector

## Nuevas denominaciones de los cables LAN (según ISO 11801-2)

Corresponden a: "tipo de apantallado del cable"/ "tipo de apantallado de los pares trenzados" seguido de TP (pares trenzados)

| Tipo de cable | | Apantallado del cable | Apantallado de los pares trenzados |
|---|---|---|---|
| Antigua denominación | Nueva denominación | | |
| SSTP | S/FTP | S: pantalla compuesta de malla de cobre | F: pantalla compuesta de funda de aluminio y poliester |
| SFTP | SF/UTP | SF: funda y malla | U: sin pantalla |
| STP | U/FTP | U: sin pantalla | F: pantalla compuesta de funda de aluminio y poliester |
| FTP | F/FTP | F: screen consisting of alu/polyester ribbon | F: screen consisting of alu/polyester ribbon |
| FTP | F/UTP | F: screen consisting of alu/polyester ribbon | U: no screen |
| UTP | U/UTP | U: no screen | U: no screen |




## Principales características de los sistemas LCS³

| | LCS³ 8 | LCS³ 6A | | LCS³ 6 | | LCS³ 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2000 MHz | 500 MHz | | 250 MHz | | 100 MHz |
| Velocidad | 40 Gbit/s | 10 Gbit/s | | 1 Gbit/s | | 1 Gbit/s |
| Cableado | Copper | Copper | FO | Copper | FO | Copper |
| Conectores | RJ 45 | RJ 45 | SC-LC… | RJ 45 | SC-LC… | RJ 45 |
| Longitud máxima del cable | 30 m | 100 m | variable | 100 m | variable | 100 m |

## Rendimiento en el mantenimiento

GARANTIE 25 ans PERFORMANCE legrand

Legrand garantiza el funcionamiento a largo plazo del sistema LCS³ proporcionando una garantía de de 25 años

# Legrand cabling system LCS³ fibra óptica

## Características técnicas


- Montaje de conectores sobre fibra óptica de 900 µm y 250
- Máxima pérdida 0,3 dB
- Aptos para altas velocidades de transmisión: 10 Gigabit Ethernet
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 65°C
- Conectores de poca profundidad

## Nuvas clases ópticas ISO 11801 edición 3 (2017)


### Parámetros del enlace óptico ISO 11801 / EN 50173

| | Multimodo | | Monomodo | |
|---|---|---|---|---|
| **Parámetro** | **850 nm** | **1 300 nm** | **1 310 nm** | **1 550 nm** |
| **Atenuación de la fibra dB/km** | 3.5 max | 1.5 max | 1.0 | 1.0 |
| **Ancho de banda MHz.km** | 200 min | 500 min | n/a | n/a |
| **Atenuación del conector dB** | 0.75 max | 0.75 max | 0.75 max | 0.75 max |
| **Pérdidas de retorno dB** | 20 min | 20 min | 26 min | 26 min |

## Esquema típico de enlace óptico entre dos distribuidores




## Longitud máxima de canal para la utilización de fibra óptica




| Protocolos (longitud máxima) | Multimodo | | | Monomodo |
|---|---|---|---|---|
| | OM2 | OM3 | OM4 | OS1/OS2 |
| **10 Gigabit Ethernet (base S/R)** | 82 m | 300 m | 550 m(1) | NA |
| **Giga Ethernet (base LX)** | 550 m | 550 m | 550 m | 2 km |
| **Giga Ethernet (base SX)** | 550 m | 550 m | 1100 m | NA |

TIA 568
aplicaciones IEEE 802.3

1: Solución técnica utilizando un cable de fibra óptica con atenuación máxima de 3 dB/km para una longitud de onda de 850 nm

# armarios LCS³

## armarios servidores y entradas de cables



4 460 00



4 460 45



4 460 46

**Armarios servidores**

Legrand dispone de una amplia gama de armarios servidores y armarios para redes, con flexibilidad, sostenibilidad y servicio como palabras clave. Los armarios servidores y armarios para redes son de estructura modular.

**Características:**

- Color: negro RAL 9011
- Estructura: Aluminio, desmontable
- Capacidad de carga: 1500 kg (estática)
- Puerta frontal: puerta frontal perforada al 80%. La puerta está equipada con maneta giratoria de fácil montaje y tapón ciego en alojamiento para cilindro de la cerradura
- Puerta posterior: puertas posteriores dobles perforadas al 80%. La puerta está equipada con maneta giratoria de fácil montaje y tapón ciego en el alojamiento para cilindro de la cerradura
- Techo: 3 o 4 precortes en el techo con 2 o 3 placas ciegas y 1 entrada de cable con cepillo, dependiendo del tamaño del armario
- Interior: el armario está equipado con 4 montantes de 19 ", con indicación de altura (U)
- La distancia frontal al armario se establece en 80 mm, el paso a 740 mm
- Gestión de los cables: los armarios están equipados con dos bandejas para la gestión de cables
- Incluyen anclajes para la instalación sin herramientas de las PDU de montaje vertical y puntos de anclaje para los soportes para cables 4 460 57
- Accesorios: los armarios se suministran con un juego de 20 tuercas y tornillos
- Los armarios servidor se entregan sin los paneles laterales

**Armarios servidor con gestión de flujo de aire**

Armarios servidor de anchos 600 y 800 mm que suministrados con elementos para la gestión del flujo de aire. Estos elementos minimizan las pérdidas de aire, lo que mejora la eficiencia energética del sistema. El resto de las especificaciones son las mismas que las de los servidores estándar.

### Armarios servidores 19" LCS³

| Emb. | Ref. | Capacidad | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 460 00 | 42 U | 600 | 1000 |
| 1 | 4 460 01 | 42 U | 600 | 1100 |
| 1 | 4 460 02 | 42 U | 600 | 1200 |
| 1 | 4 460 03 | 42 U | 800 | 1000 |
| 1 | 4 460 04 | 42 U | 800 | 1100 |
| 1 | 4 460 05 | 42 U | 800 | 1200 |
| 1 | 4 460 06 | 46 U | 600 | 1000 |
| 1 | 4 460 07 | 46 U | 600 | 1100 |
| 1 | 4 460 08 | 46 U | 600 | 1200 |
| 1 | 4 460 09 | 46 U | 800 | 1000 |
| 1 | 4 460 10 | 46 U | 800 | 1100 |
| 1 | 4 460 11 | 46 U | 800 | 1200 |

### Armarios servidores 19" LCS³ con gestión del flujo de aire

| Emb. | Ref. | Capacidad | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 460 12 | 42 U | 600 | 1000 |
| 1 | 4 460 13 | 42 U | 600 | 1100 |
| 1 | 4 460 14 | 42 U | 600 | 1200 |
| 1 | 4 460 15 | 42 U | 800 | 1000 |
| 1 | 4 460 16 | 42 U | 800 | 1100 |
| 1 | 4 460 17 | 42 U | 800 | 1200 |
| 1 | 4 460 18 | 46 U | 600 | 1000 |
| 1 | 4 460 19 | 46 U | 600 | 1100 |
| 1 | 4 460 20 | 46 U | 600 | 1200 |
| 1 | 4 460 21 | 46 U | 800 | 1000 |
| 1 | 4 460 22 | 46 U | 800 | 1100 |
| 1 | 4 460 23 | 46 U | 800 | 1200 |

### Juego de 2 paneles y zócalos para armarios servidores 19" LCS³

| Emb. | Ref. | Capacidad | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 460 24 | 42 U | - | 1000 |
| 1 | 4 460 25 | 42 U | - | 1100 |
| 1 | 4 460 26 | 42 U | - | 1200 |
| 1 | 4 460 27 | 46 U | - | 1000 |
| 1 | 4 460 28 | 46 U | - | 1100 |
| 1 | 4 460 29 | 46 U | - | 1200 |

### Entradas de cables con cepillo y placas ciegas

Los precortes en el techo y la base del armario permiten instalar varios tipos de elementos en función de las necesidades: placas ciegas o placas con cepillo para la entrada de cables

| Emb. | Ref. | | Sección máxima |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 460 45 | Juego de entradas de cable con cepillo | 405 x 115 mm |
| 1 | 4 460 46 | Juego de placas ciegas | 153x427 mm |

### Kit de unión armarios servidor

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 4 460 48 | Juego de 6 elementos para unión interna y externa de armarios servidor<br>Las placas de unión externa se pueden fijar en la parte<br>exterior de los montantes estructurales y son invisibles cuando la puerta está cerrada<br>Instalación recomendada: al menos 2 conexiones en los paneles frontal y posterior<br>Utilizar 2 juegos o más para 25 U<br>Capacidad: 150 mm<br>Se suministra con elementos de fijación |

# armarios LCS³

## accesorios


6 466 69


4 460 55


4 460 56


4 460 47


4 460 57


4 460 75

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 466 68 | **Sujetacables vertical**<br>Se utiliza para sujetar los cables. Se fija en los montantes 19"<br>Ancho: 45 mm<br>Profundidad: 74 mm<br>Se suministran con los accesorios de montaje |
| 1 | 6 466 69 | **Sujetacables horizontal**<br>Se utiliza para sujetar los cables. Se fija en los montantes 19"<br>Ancho: 40 mm<br>Profundidad: 86 mm<br>Se suministran con los accesorios de montaje |
| 1 | 4 460 55 | **Conducto para cables, deslizante**<br>El conducto telescópico se puede utilizar para guiar los cables de delante hacia atrás. Puede fijarse al montante 19 ". Se pueden usar junto con los elementos de optimización del flujo de aire<br>El conducto para cables se puede ajustar de 550 a 800 mm<br>Material del conducto: acero galvanizado<br>Material de la guía: plástico (Noryl; libre de halógenos)<br>Color: azul<br>Profundidad variable: 550 - 800 mm<br>Se suministran con los accesorios de montaje |
| 1 | 4 460 56 | **Soporte de cables (4x)**<br>Los soportes para cables se utilizan para realizar un cableado eficiente<br>Fijando los soportes en el lateral de los montantes 19", los cables se guían de forma óptima<br>Los soportes pueden instalarse en el perfil de 19 "a cualquier altura<br>Material: Acero<br>Acabado: recubrimiento en polvo<br>Altura: 1 U<br>Se suministran con los accesorios de montaje |
| 1 | 4 460 47 | **Juego de 4 ruedas para transporte**<br>Las ruedas permiten desplazar los armarios de una forma rápida y eficiente<br>Las ruedas son desmontables, por lo que se pueden montar o desmontar en función de las necesidades |

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 4 460 57 | **Sujetacables plástico**<br>Se utiliza para sujetar los cables<br>Se fijar en los montantes 19" sin necesidad de herramientas<br>Juego de 10<br>Material: poliamida<br>Clasificación al fuego: UL94-V0<br>Ancho: 40 mm<br>Profundidad: 78 mm |
| | | **Sistema de fijación a suelo**<br>El juego de fijación asegura la fijación del armario al suelo<br>Para suelos técnicos de recomienda la fijación directamente a la estructura del edificio<br>Altura (mm) |
| 1 | 4 460 76 | 100 |
| 1 | 4 460 75 | 25<br>Juego de 2 perfiles en Z con tuercas integradas incluyendo accesorios de montaje |


4 460 97


4 460 98


4 460 50


4 460 52


4 460 57

| Emb. | Ref. | Placa con 3 ventiladores |
|---|---|---|
| 1 | 4 460 97 | La unidad de 3 ventiladores permite enfriar el armario. El flujo de aire sin carga es de 480 m³/ h. En carga normal es de más de 300 m³/h. Equipada de conectores C13. Las unidades de ventiladores pueden combinarse usando un cable con conectores C13/C14. Como opción adicional, la unidad de ventilador puede conectarse al termostato 4 460 98<br>Flujo de aire en carga normal<br>310 m³/h<br>La unidad de ventiladores se suministra con cable de alimentación y un cable prolongador equipado de conectores |
| 1 | 4 460 98 | **Termostato para unidad de 3 ventiladores**<br>El termostato se puede usar junto con unidad de 3 ventiladores y una placa de techo<br>El termostato asegura que el ventilador se enciende a la temperatura especificada<br>230VAC / 50Hz - 110mA - 23 dB - 12 W<br>Se suministran con los accesorios de montaje |

| Emb. | Ref. | Perfiles guíacables |
|---|---|---|
| | | Los perfiles guíacables aseguran un cableado claro y ordenado. Longitud total: 87 mm. Se puede instalar y desmontar sin necesidad de herramientas. Los cables pueden ordenarse en espacios de 1 U. El radio de curvatura es adecuado para cables de fibra óptica. Capacidad: 24 cables por U. No pueden utilizarse en armarios de ancho 600<br>Material libre de halógenos<br>Clasificación al fuego: UL94-V0<br>Material: poliamida<br>Color: RAL 5015<br>10 soportes de cables individuales |

| | | Altura | Capacidad | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 460 50 | 42 U | 38 U | 2000 |
| 1 | 4 460 51 | 46 U | 43 U | 2200 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 460 54 | 20 soportes de cables individuales (sin perfil)<br>Se suministran con perfil de montaje, guíacables individuales y fijaciones |


| Emb. | Ref. | Perfiles guíacables de alta capacidad |
|---|---|---|
| | | Los perfiles guíacables de alta capacidad aseguran un cableado rápido y efectivo. Esta solución de alta capacidad permite gestionar más cables que los guíacables habituales<br>Material: poliamida<br>Color: negro |
| 1 | 4 460 99 | 6 U perfil de montaje |
| 1 | 4 460 52 | 41 U perfil de montaje |
| 1 | 4 460 53 | 46 U perfil de montaje |
| | | Se suministran con los accesorios de montaje |

| Emb. | Ref. | Sujetacables plástico |
|---|---|---|
| | | Se utiliza para sujetar los cables<br>Se fijar en los montantes 19" sin necesidad de herramientas<br>Juego de 10<br>Material: poliamida<br>Clasificación al fuego: UL94-V0 |

| | | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 460 57 | 40 | 78 |

# armarios LCS³

## rack de cableado abierto y accesorios


4 461 50


4 461 52


4 461 54


4 461 57


4 461 55


4 461 58


4 461 56


4 461 59

| Emb. | Ref. | Rack de cableado abierto y accesorios |
|---|---|---|
| 1 | 4 461 50 | Rack de cableado abierto, 7ft x 24 ", negro, 3/8" |
| 1 | 4 461 52 | Accesorio para cables vertical con puerta |
| 1 | 4 461 54 | Pasacables hexagonal (juego de 6) |
| 1 | 4 461 55 | Salida de cables (juego de 12) |
| 1 | 4 461 56 | Soprte de cables individual (conjunto de 4) |
| 1 | 4 461 57 | Sujetacables |
| 1 | 4 461 58 | Soporte de fijación bandejas |
| 1 | 4 461 60 | Bandeja superior, 5 U, 19 " |
| 1 | 4 461 59 | Gestor de cables horizontal |
| 1 | 0 465 70 | Gestor de cables 19 " con tapa - 1 U |
| 1 | 0 465 71 | Gestor de cables 19 " con tapa - 2 U |
| 1 | 0 464 23 | Tornillos |

# armarios LCS³

## accesorios 19”


0 465 22


0 465 23



0 465 29


0 465 32


4 462 10



4 462 11

| Emb. | Ref. | Paneles pasa-cables 19" |
|---|---|---|
| | | Fijación rápida sin tornillos. Permiten asegurar la organización y el paso de los latiguillos. Negro RAL 9005. |
| | | **Metálico** |
| | | Paso horizontal y transversal. Equipados de bridas guía-cables plásticas redondeadas para un protección óptima de los latiguillos (respeto del radio de curvatura). |
| 1 | 0 465 22 | 1U. |
| 1 | 0 465 23 | 2U. |
| | | **Plástico con cepillo** |
| 1 | 0 465 28 | 1 U. |
| 1 | 0 465 29 | 2 U. |
| | | **Metálico con cepillo** |
| 1 | 0 465 30 | 1U. |
| 1 | 0 465 31 | 2U. |




| | | Placa frontal 1U |
|---|---|---|
| 25 | 4 462 10 | La placa frontal de plástico 1U sirve para contener el flujo de aire en la parte frontal de los armarios 19”. El panel ha sido especialmente diseñado para facilitar la instalación y asegurar una zona hermética entre los montantes 19". Se instala directamente sobre los montantes sin elementos adicionales. Los accesorios de gestión del flujo de aire permiten ahorros de energía evitando las fugas de aire<br>Plástico RAL9005, 25 piezas |
| 1 | 4 462 11 | Placa de entrada del cable - 19 " x 1,5 mm x 2 U (ancho x profundidad x altura) - RAL 9011 |
| 1 | 4 462 12 | Espuma de entrada de cable - 19 " x 2 U RAL 9011 |

| | | Placas ciegas 19” |
|---|---|---|
| | | Fijación rápida sin tornillos. Negro RAL 9005. |
| | | **Plástica** |
| 1 | 0 465 32 | 1U. |
| 1 | 0 465 33 | 2U. |
| | | **Metálica** |
| 1 | 0 465 38 | 1U. |
| 1 | 0 465 39 | 2U. |
| 1 | 0 465 40 | 3U. |



| | | Kit de iluminación LED 19" |
|---|---|---|
| | | 1 U |
| 1 | 0 464 91 | Panel metálico 19” equipado con LED<br>Instalación rápida sin tornillos |





Refs. en rojo: Nuevos productos



0 465 01




0 465 06

## Bandejas fijas

Para armarios y armarios servidor 19" LCS2, bati-rack y Altis 19".
Montaje rápido sin tornillos. Negro RAL 9005.

**Fijación frontal sobre 2 montantes 19"**


Altura 2 U. Carga máxima 15 kg.



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 465 00 | Profundidad 115 mm. |
| 1 | 0 465 01 | Profundidad 200 mm. |
| 1 | 0 465 02 | Profundidad 360 mm. |

**Fijación sobre 4 montantes 19"**


Altura 1 U. Carga máxima 50 kg.



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 465 05 | Bandeja de profundidad 425 mm para armarios de profundidad 600 mm. |
| 1 | 0 465 06 | Bandeja de profundidad 625 mm para armarios de profundidad 800 mm. |
| 1 | 0 465 07 | Bandeja de profundidad 825 mm para armarios de profundidad 1.000 mm. |

## Bandejas telescópicas


Para armarios y armarios servidor 19" LCS2, bati-rack y Altis 19".
Montaje rápido sobre 4 montantes.
Altura 1 U. Carga máxima : 50 kg. Negro RAL 9005.



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 465 08 | Bandeja de profundidad 425 mm para armarios de profundidad 600 mm. |
| 1 | 0 465 09 | Bandeja de profundidad 625 mm para armarios de profundidad 800 mm. |
| 1 | 0 465 10 | Bandeja de profundidad 625 mm para armarios de profundidad 1.000 mm. |

## Bandejas grandes cargas


Carga máxima : 100 kg.
Fijación con tornillos sobre 4 montantes 19". Negro RAL 9005.



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 465 17 | Bandeja fija de profundidad 820 mm, 1 U para armarios de profundidad 1.000 mm y armarios servidor. |
| 1 | 0 465 18 | Bandeja fija de profundidad 820 mm, 2 U para armarios servidor |
| 1 | 4 462 15 | Bandeja fija variable 100 kg - 19 "x 700 mm x 25 mm (ancho x profundidad x altura) - RAL9011 |

## Bandeja soporte teclado


Para armarios y armarios servidor, bati-rack y Altis 19".
Para profundidad 800 mm y 1.000 mm.
Fijación con tornillos sobre 4 montantes 19".
Carga máxima: 50 kg. Negro RAL 9005.



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 465 19 | Para:<br>- monitor.<br>- teclado sobre el soporte plegable.<br>- ratón sobre el soporte extraíble. |

## Juego de 2 escuadras fijas

Para armarios y armarios servidor, bati-rack y Altis 19".
Fijación sobre 4 montantes 19".
Carga máxima: 50 kg.



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 465 11 | para profundidad 600 mm. |
| 1 | 0 465 12 | para profundidad 800 mm. |
| 1 | 0 465 13 | para profundidad 1000 mm. |

## Gestión térmica

**Bandejas con ventiladores 1 U**

Para circulación interna de aire. Se fija en 2 montantes 19"
Interruptor ON/OF
Suministradas con cable de alimentación 230V~
Color negro RAL 9005

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 464 89 | Bandeja con 2 ventiladores<br>Profundidad 150 mm |
| 1 | 0 464 90 | Bandeja con 4 ventiladores<br>Profundidad 300 mm |

**Termostato**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 348 48 | Ajustable desde 5 a 60 °C, 230 VA, 50/60 Hz<br>Contacto NC (5 A) y contacto NA (10 A)<br>Fijación con imán |

## Tornillos de fijación

Juego de 50 tuercas, 50 arandelas plásticas y 50 x tornillos M6

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 364 54 | Con tuercas 9.5 mm |


6 467 64


6 464 03


6 464 30

## Armarios 19" Linkeo

Armarios enlazables IP 20 - IK 08
Puerta delantera reversible con frontal en cristal de seguridad
Paneles laterales y posterior desmontables con conexion a tierra automatica
Cerradura con llave en las cuatro caras
Suministrados con 2 montantes de 19" regulables en profundidad
Entradas de cables superior e inferior pretroqueladas
Techo pre-troquelado para la instalacion de ventiladores
Equipados con pies regulables
Carga admisible: 400 kg
Color Gris Antracita RAL 7016

**Puerta frontal simple**

| Emb. | Ref. Flatpack | | Capacidad | Altura (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 467 50 | 6 467 75 | 24 U | 1226 | 600 | 600 |
| 1 | 6 467 51 | 6 467 76 | 24 U | 1226 | 800 | 800 |
| 1 | 6 467 55 | 6 467 80 | 33 U | 1626 | 600 | 600 |
| 1 | 6 467 56 | 6 467 81 | 33 U | 1626 | 800 | 800 |
| 1 | 6 467 60 | 6 467 85 | 42 U | 2026 | 600 | 600 |
| 1 | 6 467 61 | 6 467 86 | 42 U | 2026 | 600 | 800 |
| 1 | 6 467 62 | 6 467 87 | 42 U | 2026 | 600 | 1000 |
| 1 | 6 467 63 | 6 467 88 | 42 U | 2026 | 800 | 600 |
| 1 | 6 467 64 | 6 467 89 | 42 U | 2026 | 800 | 800 |
| 1 | 6 467 65 | 6 467 90 | 42 U | 2026 | 800 | 1000 |
| 1 | 6 467 73 | 6 467 98 | 47 U | 2248 | 800 | 800 |
| 1 | 6 467 74 | 6 467 99 | 47 U | 2248 | 800 | 1000 |

**Armario extensión con puerta frontal simple**

Sin paneles laterales
Suministrados con el kit de unión

| Emb. | Ref. | | Capacidad | Altura (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 467 70 | 6 467 95 | 42 U | 2026 | 800 | 800 |

**Puerta frontal doble**

| Emb. | Ref. | | Capacidad | Altura (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 467 66 | | 42 U | 2026 | 800 | 600 |
| 1 | 6 467 67 | | 42 U | 2026 | 800 | 800 |
| 1 | 6 467 68 | | 42 U | 2026 | 800 | 1000 |

## Kit de unión 19" Linkeo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 463 37 | Para la unión de 2 armarios 19'' Linkeo |

## Montantes 19" Linkeo

Juego de 2 montantes de 19" adicionales

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 463 40 | 24 U |
| 1 | 6 463 41 | 33 U |
| 1 | 6 463 42 | 42 U |
| 1 | 6 463 43 | 47 U |

## Zócalos Linkeo

Zócalos metálicos compuestos de 4 ángulos y 4 tapas ciegas
Altura 100 mm
Color Gris Antracita RAL 7016
Para armarios de ancho x profundidad (mm):

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 464 00 | 600 x 600 |
| 1 | 6 464 01 | 600 x 800 or 800 x 600 |
| 1 | 6 464 02 | 600 x 1000 |
| 1 | 6 464 03 | 800 x 800 |
| 1 | 6 464 04 | 800 x 1000 |

## Ruedas

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 464 82 | Juego de 4 ruedas pivotantes, 2 con freno<br>Carga total admisible sobre las 4 ruedas: 500 kg |

## Kit de ventiladores Linkeo

Termostato integrado, ajustable de -10 a 80°C
Cale 2.5 m con clavija 2P+E, 230 VA
Color Gris Antracita RAL 7016

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 464 30 | 2 ventiladores |
| 1 | 6 464 31 | 4 ventiladores |

## Organizadores de cables Linkeo

**Placas con cepillo**
Se fija sobre las entradas pretroqueladas superiores e inferiores de los armarios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 464 28 | Juegos de placas con cepillo |



**Bandejas guíacables verticales**
Para fijación lateral y posterior en la estructura

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 464 20 | Para armarios de 33 U |
| 1 | 6 464 21 | Para armarios de 42 U |
| 1 | 6 464 22 | Para armarios de 47 U |

**Sujetacables**
Para armarios de ancho 800 mm. Se fijan sobre los montantes 19". Dimensiones: 65 x 145 mm.
Color negro RAL 9005



| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 464 25 | Juego de 6 sujetacables metálicos |

**Pasacables verticales**
Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables en cada U
Se fijan sobre los montantes 19"
Para armarios de ancho 800 mm
Color negro RAL 9005.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 464 26 | Para armarios de 42 U. |
| 1 | 6 464 27 | Para armarios de 47 U. |

## Soportes para PDU

Soporte para fijar en la parte posterior del armario.
Para la instalación en vertical de PDUs 19" y cero-U

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 464 15 | Para armarios de 42 U |
| 1 | 6 464 16 | Para armarios de 47 U |


6 465 01


6 465 06


6 465 20

## Bandejas fijas Linkeo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Color Negro RAL 9005. Fijación con tornillos |
| | | **Fijación frontal con tornillos sobre 2 montantes 19"** |
| | | Altura 2U. Carga máxima: 15 kg |
| 1 | 6 465 01 | Bandeja profundidad 200 mm. |
| 1 | 6 465 02 | Bandeja profundidad 360 mm. |
| | | **Fijación con tornillos sobre 4 montantes 19"** |
| | | Altura 1U. Carga máxima: 50 kg |
| 1 | 6 465 05 | Bandeja profundidad 425 mm.<br>Para armarios de profundidad 600 mm. |
| 1 | 6 465 06 | Bandeja profundidad 625 mm.<br>Para armarios de profundidad 800 mm. |
| 1 | 6 465 07 | Bandeja profundidad 825 mm.<br>Para armarios de profundidad 1000 mm. |

## Bandejas telescópicas Linkeo

| | | |
|---|---|---|
| | | Fijación con tornillos sobre 4 montantes 19". Altura 1U.<br>Carga máxima: 30 kg. Color negro RAL 9005 |
| 1 | 6 465 08 | Bandeja profundidad 425 mm.<br>Para armarios de profundidad 600 mm. |
| 1 | 6 465 09 | Bandeja profundidad 625 mm.<br>Para armarios de profundidad 800 mm. |
| 1 | 6 465 10 | Bandeja profundidad 825 mm.<br>Para armarios de profundidad 1000 mm. |

## Paneles guíacables 19" Linkeo

| | | |
|---|---|---|
| | | Panel metálico con paso horizontal |
| 1 | 6 465 20 | 1U |
| 1 | 6 465 21 | 2U |

# Rack abierto 19''


0 463 96 + 2 x 0 463 97


0 463 97

## Rack abierto 19''

| Emb. | Ref. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Para la instalación de equipos de 19" en un ambiente climatizado, seguro y libre de polvo<br>Compuesto de 2 o 4 montantes de 19"<br>Con patas de nivelación<br>En versión 4 montantes bandejas de armarios de profundidad 800 mm<br>Suministrado sin montar<br>RAL 7035 | | | | | |
| | | Capacidad | Altura (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Capacidad de carga (kg) | Número de montantes |
| 1 | 0 463 95 | 42 U | 1965 | 550 | 640 | 300 | 2 |
| 1 | 0 463 96 | 42 U | 1965 | 550 | 820 | 300 | 4 |

## Organizador de cables vertical

| | | |
|---|---|---|
| | | Puerta reversible<br>Se fija a la derecha o izquierda sobre montantes del rack abierto<br>RAL 7035 |
| 1 | 0 463 97 | Organizador |

## Techo

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 464 98 | Para abierto de 4 montantes<br>530 x 730 mm |

## Juego de 4 ruedas

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 464 99 | Para rack abierto<br>Capacidad de carga sobre las 4 ruedas: 340 kg |


6 462 92


6 462 21


6 462 30


0 335 92


0 462 23


6 468 01

IP 20 - IK 08
Armarios murales con puerta plana reversible con cristal de seguridad y cerradura integrada
Equipados con:
- 2 montantes con marcado de las U y regulables en profundidad
- 3 entradas de cable pretroqueladas (superior, inferior y posterior)
- 1 placa con cepillo para entrada de cables
- ranuras superiores para la ventilación natural, puede equiparse con ventilador
- kit de puesta a tierra
Color negro RAL 7016

## Armarios murales 19" Linkeo fijos

### Paneles laterales fijos

Suministrado montado

| Emb. | Ref. Profundidad 450 mm | Ref. Profundidad 600 mm | Capacidad | Altura (mm) | Ancho (mm) | Capacidad de carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 462 00 | 6 462 10 | 6 U | 358 | 600 | 18 |
| 1 | 6 462 01 | 6 462 11 | 9 U | 492 | 600 | 27 |
| 1 | 6 462 02 | 6 462 12 | 12 U | 625 | 600 | 36 |
| 1 | 6 462 03 | 6 462 13 | 15 U | 758 | 600 | 45 |
| 1 | 6 462 04 | 6 462 14 | 18 U | 892 | 600 | 54 |
| 1 | 6 462 05 | 6 462 15 | 21 U | 1035 | 600 | 63 |

### Paneles laterales desmontables

Para fácil acceso por el lateral del armario.
Apertura con llave (la misma que la puerta).
Suministrado montado.

| Emb. | Ref. Profundidad 450 mm | Ref. Profundidad 600 mm | Capacidad | Altura (mm) | Ancho (mm) | Capacidad de carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 462 80 | 6 462 60(1) | 6 U | 358 | 550 | 18 |
| 1 | 6 462 81 | 6 462 91 | 9 U | 471 | 550 | 27 |
| 1 | 6 462 82 | 6 462 92 | 12 U | 604 | 550 | 36 |
| 1 | 6 462 83 | 6 462 93 | 15 U | 738 | 550 | 45 |
| 1 | 6 462 54(1) | 6 462 64(1) | 18 U | 871 | 550 | 54 |
| 1 | 6 462 55(1) | 6 462 65(1) | 21 U | 1004 | 550 | 63 |

## Armarios murales 19" Linkeo pivotantes

Cuerpo pivotante para facilitar el acceso desde la parte posterior para la instalación y el mantenimiento. Reversible.
Suministrado montado

| Emb. | Ref. Profundidad 610 mm | Capacidad | Altura (mm) | Ancho (mm) | Capacidad de carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 462 21 | 9 U | 471 | 550 | 27 |
| 1 | 6 462 22 | 12 U | 604 | 550 | 36 |
| 1 | 6 462 23 | 15 U | 738 | 550 | 45 |
| 1 | 6 462 24 | 18 U | 871 | 550 | 54 |
| 1 | 6 462 25 | 21 U | 1004 | 550 | 63 |

## Accesorios para armarios murales 19" Linkeo

### Montantes 19"

Juego de 2 montantes adicionales de 19"
Para instalar en la parte posterior del armario mural

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 462 42 | 12 U |
| 1 | 6 462 43 | 15 U |
| 1 | 6 462 44 | 18 U |
| 1 | 6 462 45 | 21 U |

### Ruedas

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 462 48 | Juego de 4 ruedas pivotantes para armario mural |

### Kit de ventiladores

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 462 38 | Compuesto por:<br>- 2 ventiladores<br>- 1 termostato<br>- 1 interruptor ON/OFF<br>Suministrado con cable 2,3 m<br>Alimentación 230 VA - 50/60 Hz. |

## Armario mural 10" Linkeo

Armario compacto para pequeñas aplicaciones.
Suministrado montado


| Emb. | Ref. Profundidad 300 mm | Capacidad | Altura (mm) | Ancho (mm) | Capacidad de carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 462 30 | 6 U | 358 | 370 | 18 |

## Paneles de conexión rectos de 10" - 1U a equipar

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 337 98 | A equipar con 6 conectores RJ45 |
| 1 | 0 337 99 | A equipar con 12 conectores RJ45 |


## Accesorios para armarios murales 10" Linkeo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 462 23 | Bandeja fija 1U<br>Profundidad 120 mm<br>Carga máxima 10 kg |
| | | **PDU 10"**<br>Alimentación 230 V A - 50/60 Hz<br>Cuerpo en aluminio 1 U<br>Tapa final con soportes metálicos y salida de cables<br>Fijación rápida en monantes 10" |
| 1 | 6 468 01 | 4 bases Schuko inclinadas 55°<br>Equipada con cable de 1 m y clavija 16A 2P+T |
| 1 | 6 468 98 | Para equipar con mecanismos MosaicTM<br>Capacidad: 8 módulos |





Refs. en rojo: Nuevos productos



6 468 53 6 468 61

Para el suministro de energía eléctrica a los equipos IT en armarios de 19".
Alimentación monofásica 250V - 50/60 Hz.
PDU cero-U para instalación vertical en armario.
PDU con 2 circuitos protegidos por interruptor automático magnetotérmico unipolar de 16A con soporte protector para evitar desconexiones accidentales.
Identificación por colores de los circuitos.
Número total de bases distribuidas en 2 circuitos
Salida de cable reversible 330º para la correcta orientación del cable en el armario.
Bases 2P+T:
- bases C13 y C19 con sistema de bloqueo para evitar desconexiones accidentales. Solución universal compatible con todas las tomas C14 y C20
- bases Schuko inclinadas a 55º
Suministradas con 2 sistemas de montaje:
- soportes para instalación rápida
- soportes para instalación con tornillos
Bases y funciones en color negro. Perfil de aluminio.

| Emb. | Ref. | PDU Cero-U básicas |
|---|---|---|
| | | **Bases Schuko** |
| 1 | 6 468 52 | 24 bases<br>Equipadas con bornes de conexión para cables hasta 6mm² |
| 1 | 6 468 53 | 24 bases<br>Equipadas con cable de 3 m y clavija 16A 2P+T |
| | | **Bases IEC 60320** |
| 1 | 6 468 56 | 24 bases C13 con sistema de bloqueo<br>Equipadas con bornes de conexión para cables de 6mm² |
| 1 | 6 468 57 | 24 bases C13 con sistema de bloqueo<br>Equipadas con cable de 3 m y clavija 32A IEC 60309 2P+T |
| 1 | 6 468 60 | 20 bases C13 + 4 bases C19 con sistema de bloqueo. Equipadas con bornes de conexión para cables de 6mm² |
| 1 | 6 468 61 | 20 bases C13 + 4 bases C19 con sistema de bloqueo. Equipadas con cable de 3 m y clavija 32A IEC 60309 2P+T |

| Emb. | Ref. | PDU Cero-U con amperímetro |
|---|---|---|
| | | Medida del consumo para una correcta gestión de la energía: compensación de circuitos, visualización de capacidad disponible y prevención de sobrecargas y cortes. 1 amperímetro por circuito. Display reversible que asegura una lectura perfecta independientemente de la posición de instalación (horizontal, vertical con entrada de cables superior o inferior). |
| | | **Bases IEC 60320** |
| 1 | 6 468 65 | 20 bases C13 + 4 bases C19 con sistema de bloqueo. Equipadas con bornes de conexión para cables de 6mm² |

## distribución de energía

**PDU básicas Cero-U trifásicas**



6 468 75

Para el suministro de energía eléctrica a los equipos IT en racks de 19".
Alimentación trifásica 380V - 50/60 Hz.
PDU cero-U para instalación vertical en armario.
Cada circuito está protegido por un interruptor automático magnetotérmico unipolar de 16A con soporte protector para evitar desconexiones accidentales.
1 circuito por fase, cada uno con 6 bases C13 y 2 bases C19.
Salida de cable reversible 330° para la correcta orientación del cable en el armario.
Bases tipo C13 y C19 con sistema de bloqueo para evitar desconexiones. accidentales. Solución universal compatible con todas las tomas C14 y C20.
Suministradas con 2 sistemas montaje:
- soportes para instalación rápida
- soportes para instalación con tornillos
Bases y funciones en color negro. Perfil de aluminio.

| Emb. | Ref. | PDU básicas |
|---|---|---|
| 1 | 6 468 70 | **Bases IEC 60320**<br>18 bases C13 + 6 bases C19<br>Equipadas con cable de 3 m y clavija 32A IEC 60309 3P+N+T |
| 1 | 6 468 75 | **PDU con amperímetro**<br>Medida del consumo para una correcta gestión de la energía: compensación de circuitos, visualización de capacidad disponible y prevención de sobrecargas y cortes.<br>1 amperímetro por circuito.<br>Display reversible que asegura una lectura perfecta independientemente de la posición de instalación (horizontal, vertical con entrada de cables superior o inferior).<br>**Bases IEC 60320**<br>18 bases C13 + 6 bases C19 con sistema de bloqueo<br>Equipadas con cable de 3 m y clavija 32A IEC 60309 3P+N+T |

## SISTEMA DE RETENCIÓN DE TOMAS

# La innovación en el centro de las PDUs

## para evitar desconexiones accidentales

Una característica y exclusiva de la gama Legrand, las bases C13 y C19 están equipadas con un sistema de retención de la toma, que evita la desconexión accidental y garantiza una seguridad absoluta.







**Una solución técnica innovadora: muy fácil de identificar gracias a los pulsadores naranjas ubicados al lado de cada base.**




**Un sistema universal: acepta todas las tomas C13 y C19.**




CONEXIÓN



RETENCIÓN AUTOMÁTICA




DESBLOQUEO



Fijación rápida sin tornillos

Tapa final con salida de cables

6 468 12

6 468 24

Para el suministro de energía eléctrica a los equipos IT en armarios de 19". Alimentación 250V - 50/60 Hz. Perfil de aluminio 1U y 19". Tapa final con soportes metálicos y salida de cables. Instalación rápida sin tornillos en montantes 19". Pueden instalarse verticalmente cambiando de posición los soportes.
- bases C13 y C19 equipadas con sistema de bloqueo para evitar desconexiones accidentales. Solución universal compatible con todas las tomas C14 y C20.
- bases Schuko inclinadas a 55º
Bases y funciones en color negro.

| Emb. | Ref. | PDU 19" básicas |
|---|---|---|
| | | **Bases Schuko** |
| | | Equipadas con cable de 3 m y clavija 16A 2P+T |
| 1 | 6 468 06 | 6 bases |
| 1 | 6 468 12 | 9 bases |
| | | **Bases IEC 60320** |
| | | Equipadas con bornes de conexión |
| 1 | 6 468 14 | 10 bases C13 con sistema de bloqueo |
| | | Equipadas con cable de 3 m y clavija 16A IEC 60309 2P+T |
| 1 | 6 468 15 | 12 bases C13 con sistema de bloqueo |
| 1 | 6 468 09 | 6 bases C13 + 2 bases C19 con sistema de bloqueo |
| 1 | 6 468 07 | 6 bases C19 con sistema de bloqueo |

| Emb. | Ref. | PDU 10" básicas |
|---|---|---|
| | | **Bases Schuko** |
| | | Equipadas con cable de 1 m y clavija 16A 2P+T |
| 1 | 6 468 01 | 4 bases |

| Emb. | Ref. | PDU 19" con indicador o interruptor luminoso |
|---|---|---|
| | | El LED indicador da información sobre si hay tensión en la PDU |
| | | El interruptor luminoso con LED conecta/desconecta la PDU |
| | | **Bases Schuko** |
| | | Equipadas con cable de 3 m y clavija 16A 2P+T |
| 1 | 6 468 21 | 9 bases con indicador de tensión |
| 1 | 6 468 23 | 8 bases con interruptor luminoso |



6 468 36

Para el suministro de energía eléctrica a los equipos IT en armarios de 19". Alimentación 250V - 50/60 Hz. Perfil de aluminio 1U y 19". Tapa final con soportes metálicos y salida de cables. Instalación rápida sin tornillos en montantes 19". Pueden instalarse verticalmente cambiando de posición los soportes.
- bases C13 y C19 equipadas con sistema de bloqueo para evitar desconexiones accidentales. Solución universal compatible con todas las tomas C14 y C20.
- bases Schuko inclinadas a 55º
Bases y funciones en color negro.

| Emb. | Ref. | PDU 19" con interruptor automático |
|---|---|---|
| | | Con interruptor automático magnetotérmico con soporte protector para evitar desconexiones accidentales.<br>Equipadas con cable de 3 m y clavija 16A 2P+T. |
| | | **Bases Schuko** |
| 1 | 6 468 31 | 6 bases con interruptor automático magnetotérmico unipolar 16A |
| 1 | 6 468 32 | 9 bases con interruptor automático magnetotérmico unipolar 16A, altura 2U |
| | | **PDU 19" con protección contra sobretensiones** |
| | | Protege contra sobretensiones manteniendo las bases con tensión.<br>Indicadores LED:<br>- LED blanco indica cuando la PDU se encuentra conectada<br>- LED verde indica si el módulo funciona correctamente o debe reemplazarse<br>Con módulo de protección contra sobretensiones (sustitución del módulo con la PDU en carga).<br>Con interruptor |
| | | **Bases Schuko** |
| 1 | 6 468 36 | Equipadas con cable de 3 m y clavija 16A 2P+T<br>6 bases |

| Emb. | Ref. | PDU 19" con amperímetro |
|---|---|---|
| | | Con medida del consumo para una correcta gestión de la energía: compensación de circuitos, visualización de capacidad disponible y prevención de sobrecargas y cortes.<br>Medida total del consumo.<br>Módulo reversible que asegura una lectura perfecta independiente de la posición (instalación horizontal, vertical con entrada de cables superior o inferior). |
| | | **Bases Schuko** |
| 1 | 6 468 41 | Equipadas con cable de 3 m y clavija 16A 2P+T<br>6 outlets |
| | | **Bases IEC 60320** |
| 1 | 6 468 43 | Equipadas con bornes de conexión<br>6 bases C13 con sistema de bloqueo |
| 1 | 6 468 45 | 6 bases C13 + 1 base C19 con sistema de bloqueo |
| 1 | 6 468 44 | 6 bases C19 con sistema de bloqueo |


6 460 20


6 460 21


6 460 12


6 460 13


6 460 15


6 460 16


6 460 25


6 460 24

PDU con medición a nivel de entrada y de disyuntor. Posibilidad de monitorizar las condiciones ambientales mediante sensores externos opcionales (temperatura, humedad...).

| Emb. | Ref. | PDU 19" con medición |
|---|---|---|
| | | **Bases IEC 60320** |
| 1 | 6 460 10 | 12 bases C13, con cable de 3 m y clavija C20, 1U |
| 1 | 6 460 11 | 12 bases C13 y 4 bases C19, con cable de 3 m y clavija IEC 60309 2P+T 32A, 2U |

| Emb. | Ref. | PDU 19" con medición y conmutación |
|---|---|---|
| | | **Bases IEC 60320** |
| 1 | 6 460 20 | 8 bases C13 con sistema de bloqueo de tomas e interruptor, 1U<br>Cable de 3 m con clavija C14 2P+T 10A |
| 1 | 6 460 21 | 16 bases C13 con sistema de bloqueo de bases e interruptor, 2U<br>Cable de 3 m con clavija IEC 60309 2P+T 32A |

| Emb. | Ref. | PDU Cero-U con medición |
|---|---|---|
| | | **Bases IEC 60320** |
| 1 | 6 460 12 | 18 bases C13 y 4 bases C19 con cable de 3 m y clavija IEC 60309 2P+T 16A |
| 1 | 6 460 13 | 36 bases C13 y 6 bases C19 con cable de 3 m y clavija IEC 60309 2P+T 32A |
| 1 | 6 460 14 | 36 bases C13 y 6 bases C19, con cable de 3 m y clavija IEC 60309 3P+N+T 16A |
| 1 | 6 460 15 | 30 bases C13 y 12 bases C19, con cable de 3 m y clavija IEC 60309 3P+N+T 32A |
| 1 | 6 460 16 | 20 bases C13 y 4 bases C19, con cable de 3 m y clavija IEC 60309 2P+T 32A |

| Emb. | Ref. | PDU Cero-U con medición y conmutación |
|---|---|---|
| | | **Bases IEC 60320** |
| 1 | 6 460 22 | 21 bases C13 y 3 bases C19 con sistema de bloqueo de tomas<br>Cable de 3 m con clavija IEC 60320 2P+T 16A |
| 1 | 6 460 23 | 21 bases C13 y 3 bases C19 con sistema de bloqueo de tomas<br>Cable de 3 m con clavija IEC 60320 2P+T 32A |
| 1 | 6 460 24 | 21 bases C13 y 3 bases C19 con sistema de bloqueo de tomas<br>Cable de 3 m con clavija IEC 60320 3P+N+T 16A |
| 1 | 6 460 25 | 16 bases C13 con sistema de bloqueo de tomas<br>Cable de 3 m con clavija C14 2P+T 10A |

| Emb. | Ref. | Sensores para PDU con medición y conmutación |
|---|---|---|
| 1 | 6 460 00 | Sensor de temperatura |
| 1 | 6 460 01 | Sensor de temperatura/humedad |
| 1 | 6 460 02 | Sensor de contacto cerrado |

# Distribución de energía

## PDU - Accesorios




6 468 90



0 465 46 + 0 465 47


| Emb. | Ref. | PDU para equipar |
|---|---|---|
| 1 | 6 468 99 | Para instalación de mecanismos Mosaic<br>Fijación rápida sin tornillos a los montantes 19”<br>Capacidad: 16 módulos Mosaic |
| 1 | 6 468 98 | 10"<br>Capacidad: 8 módulos Mosaic |




| | | Accesorios para PDU |
|---|---|---|
| | | **Tapas**<br>Para limitar el uso de una base. Se necesita una llave para retirarlo de la base.<br>Color gris claro |
| 1 | 6 468 90 | Juego de 6 tapas para bases Schuko |
| 1 | 6 468 94 | Juego de 6 tapas para bases C-13 |
| 1 | 6 468 95 | Juego de 6 tapas para bases C-19 |
| | | **Módulo de protección contra sobretensiones**<br>Para sustitución de un módulo usado<br>Indicadores LED:<br>- LED blanco indica cuando la PDU se encuentra conectada<br>- LED verde indica si el módulo funciona correctamente o debe reemplazarse.<br>Sustitución del módulo con la PDU en carga |
| 1 | 6 468 97 | Módulo de protección contra sobretensiones |



| Emb. | Ref. | Accesorio Rail DIN |
|---|---|---|
| 1 | 0 465 46 | Para montaje de dispositivos sobre rail DIN<br>Capacidad: 24 módulos<br>Altura: 4U<br>Fijación con tornillos en montantes 19”<br>Rail DIN con panel frontal<br>Suministrado con obturadores<br>24 módulos<br>Negro RAL 9005 |




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 465 47 | Tapa posterior<br>Para ser utilizada con referencia 0 465 46<br>IP XXB<br>Suministrada con<br>8+1 bornes de conexión |




## Sistema de bloqueo de las tomas


1



2




3







## Instalación horizontal en racks 19"

Puede instalarse en todos los racks 19"





## Instalación vertical en racks



## Configuraciones PDU básicas 1U 19"

6 468 06




6 468 07



6 468 09



6 468 12




6 468 14




6 468 15




6 468 21



6 468 23




6 468 31



6 468 36



6 468 41



6 468 43



6 468 44




6 468 45




## Configuraciones PDU básicas 1U 10"

6 468 01




## Configuraciones PDU básicas Cero-U

6 468 52 6 468 53 6 468 56 6 468 57 6 468 60 6 468 61 6 468 65 6 468 70 6 468 75




## Dimensiones PDU básicas Cero-U (mm)




| Ref. | Altura | | Ancho | Profundidad | | Fijación (mínima-máxima) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B(1) | C | D | E(2) | F(1) | |
| **6 468 50** | 1247 | 1291 | 52 | 52,5 | 87 | 1259 | 1279 |
| **6 468 51** | 1247 | 1291 | 52 | 52,5 | 87 | 1259 | 1279 |
| **6 468 52** | 1247 | 1291 | 52 | 52,5 | 87 | 1259 | 1279 |
| **6 468 53** | 1247 | 1291 | 52 | 52,5 | 87 | 1259 | 1279 |
| **6 468 54** | 1463 | 1507 | 52 | 52,5 | 87 | 1475 | 1495 |
| **6 468 56** | 1031 | 1075 | 52 | 52,5 | 87 | 1043 | 1063 |
| **6 468 57** | 1031 | 1075 | 52 | 52,5 | 87 | 1043 | 1063 |
| **6 468 59** | 1319 | 1363 | 52 | 52,5 | 87 | 1331 | 1351 |
| **6 468 60** | 1067 | 1111 | 52 | 52,5 | 87 | 1079 | 1099 |
| **6 468 61** | 1067 | 1111 | 52 | 52,5 | 87 | 1079 | 1099 |
| **6 468 65** | 1157 | 1201 | 52 | 52,5 | 87 | 1169 | 1189 |
| **6 468 70** | 1340 | 1384 | 52 | 52,5 | 87 | 1352 | 1372 |
| **6 468 75** | 1475 | 1519 | 52 | 52,5 | 87 | 1487 | 1507 |


1: Con soportes estándar para la fijación con tornillos.
2: Profundidad total en la posición del disyuntor

## Configuraciones PDU inteligentes 19" 1U y 2U

6 460 10



6 460 11



6 460 20




6 460 21




## Configuraciones PDU inteligentes cero-U


6 460 12





6 460 13




6 460 14




6 460 15





6 460 16



6 460 22





6 460 23




6 460 24




6 460 25





## Dimensiones PDU inteligentes Cero-U (mm)

| Ref. | Altura | | Ancho | Profundidad | | Fijación (mínima-máxima) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B(1) | C | D | E(2) | F(1) | |
| 6 460 12 | 1298 | 1342 | 52 | 52,5 | - | 1310 | 1330 |
| 6 460 13 | 1539 | 1583 | 59 | 52,5 | 68 | 1551 | 1571 |
| 6 460 14 | 1298 | 1342 | 59 | 52,5 | - | 1310 | 1330 |
| 6 460 15 | 1780 | 1824 | 59 | 52,5 | 68 | 1792 | 1812 |
| 6 460 16 | 1475 | 1519 | 52 | 52,5 | 68 | 1487 | 1507 |


| Ref. | Altura | | Ancho | Profundidad | | Fijación (mínima-máxima) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B(1) | C | D | E(2) | F(1) | |
| 6 460 22 | 1539 | 1583 | 52 | 52,5 | - | 1551 | 1571 |
| 6 460 23 | 1780 | 1824 | 52 | 52,5 | 68 | 1792 | 1812 |
| 6 460 24 | 1539 | 1583 | 52 | 52,5 | - | 1551 | 1571 |
| 6 460 25 | 1298 | 1342 | 52 | 52,5 | - | 1310 | 1330 |

1: Con soportes estándar para la fijación con tornillos / 2: Profundidad total en la posición del disyuntor


## Fijación rápida sin tornillos



## Fijación con tornillos en armario Linkeo



## Fijación con tornillos en armario LCS³



# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

Encuentra todos los datos técnicos de productos en **www.legrand.es**

1. Clic en
DOCUMENTACIÓN







También por
referencia en el
E-CATALOGO

**Localiza la familia** y descarga...

- Cuadernos de taller
- Guías técnicas




**Busca por referencia** y obtén...

- Descripción, imagen y precio
- Características técnicas
- Catálogo de producto
- Certificaciones
- Documentación técnica
- Vídeos de producto

... y más!

**E-catalogo de Legrand**

También disponible
desde tu movil.




# CANALIZACIÓN Y PUESTOS DE TRABAJO


**Minicanales**



Pág. 694
Guiacables

**Canales de instalación y distribución**



Pág. 704
DLP Evolutiva monobloc



Pág. 719
Molduras y canales libres de halógenos

**Canales clima**




Pág. 732
Fluidquint

**Puestos de trabajo**



Pág. 740
Tabla de selección de cajas de suelo



Pág. 760
Cajas de suelo de profunidad reducida




Pág. 767
Columnas de clipaje directo



Pág. 775
Bloques de encastrar para mobiliario

**Bandejas portacables**



Pág. 778
Bandejas de PVC



## NOVEDADES 2020





**Cajas de suelo rectangulares**
**(pág. 744)**





**Cajas de suelo sin marco**
**(pág. 745)**



**Pág. 695**
Microcanales



**Pág. 696**
Molduras DLPlus



**Pág. 711**
DLP Evolutiva de clipaje directo antibacteriana


**Pág. 712**
DLP Evolutiva de clipaje directo black



**Pág. 714**
DLP Evolutiva de clipaje directo gris


**Pág. 716**
DLP Evolutiva de clipaje directo



**Pág. 722**
DLP aluminio



**Pág. 723**
DLP aluminio de clipaje directo



**Pág. 726**
Euroquint



**Pág. 739**
Canal clima



**Pág. 739**
Moldura de fachada



**Pág. 744**
Cajas de suelo rectangulares


**Pág. 745**
Cajas de suelo sin marco


**Pág. 746**
Cajas de suelo redondas


**Pág. 747**
Cubetas para cajas de suelo



**Pág. 761**
Cajas de suelo IP44 y IP66


**Pág. 764**
Cajas de suelo para grandes cargas



**Pág. 765**
Cajas de suelo 3 módulos


**Pág. 766**
Minicolumnas de clipaje directo


**Pág. 769**
Columnas y minicolumnas universales


**Pág. 771**
Cajas de puesto de trabajo de superficie y para empotrar


**Pág. 772**
Cajas pop-up para mobiliario y suelo


**Pág. 774**
Módulos para mobiliario y suelo


**Pág. 776**
Bloques para mesas


**Pág. 777**
Cajas IP44 para mobiliario y suelo




## Cajas de suelo redondas
(pág. 746)



## Minicolumnas, columnas, y columnas móviles
(pág. 767)



## Cajas de puesto de trabajo
(pág. 771)

# guía-cables DLPlus



## accesorios de instalación



0300 98




0300 99

| Emb. | Ref. | Guía-cables blanco adhesivo |
|---|---|---|
| | | Permite la fijación rápida del cable sobre la pared.<br>Dos posibles modos de instalación:<br>– Con fondo pre-troquelado cada 10 cm para facilitar la colocación del tornillo o grapa.<br>– Con cinta adhesiva de 1 mm de espesor que absorbe las irregularidades de la superficie.<br>Equipado de doble fondo que aísla el cable del tornillo o de la grapa.<br>Suministrados con tapa. |
| 132 | 0 300 98 |  Para cables de Ø 3 a 6 mm.<br>Suministrado en 66 tiras de 2,10 m. |
| 90 | 0 300 99 |  Para cables de Ø 7 a 9 mm.<br>Suministrado en 45 tiras de 2,10 mm. |


| Emb. | Ref. | Accesorios de instalación |
|---|---|---|
| 10 | 6 363 70 | Caja de superficie universal enlazable 99 × 88 × 44 mm. |
| 5 | 6 363 75 | Caja de derivación superficie 85 × 85 × 38 mm. |
| 5 | 6 363 76 | Caja de derivación superficie 140 × 85 × 40 mm. |
| 5 | 6 363 77 | Caja de derivación superficie 175 × 110 × 70 mm. |
| 500 | TFR4X25 | Tacos de fijación rápida 4 × 25 mm. |
| 500 | TFR6X35 | Tacos de fijación rápida 6 × 35 mm. |

# microcanales DLPlus 7 × 12 y 10 × 16

Referencias para microcanal **7 × 12**





Referencias para microcanal **10 × 16**




## Microcanal 7 × 12

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Suministrado en tiras de 2 metros. |
| 120 | 6 363 51 | Minicanal. |
| 100 | 6 363 52 | Minicanal adhesiva. |





### Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 50 | 6 363 57 | Tapa final. |
| 50 | 6 363 56 | Ángulo interior. |
| 50 | 6 363 55 | Ángulo exterior. |
| 50 | 6 363 54 | Ángulo plano. |
| 50 | 6 363 58 | Unión. |
| 50 | 6 363 59 | Derivación en T. |
| 40 | 6 363 80 | Cinta adhesiva 9 mm. |

## Microcanal 10 × 16

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Suministrado en tiras de 2 metros. |
| 70 | 6 363 61 | Minicanal. |
| 60 | 6 363 62 | Minicanal adhesiva. |









### Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 25 | 6 363 67 | Tapa final. |
| 25 | 6 363 66 | Ángulo interior. |
| 25 | 6 363 65 | Ángulo exterior. |
| 25 | 6 363 64 | Ángulo plano. |
| 25 | 6 363 68 | Unión. |
| 25 | 6 363 69 | Derivación en T. |
| 40 | 6 363 81 | Cinta adhesiva 13 mm. |

# molduras DLPLUS con retén de cables

**perfiles y accesorios**

| | Sección (mm) | Canales con retén de cables 2,10 m  | ACCESORIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tapa de unión  | Tapa final  | Ángulo interior variable  |
|  | **20 × 12,5**<br>**20 × 12,5 adhesiva** | 0 300 07*<br>0 300 08*<br>6 489 05* | 0 336 02 | 0 312 02 | 0 302 21 |
|  | **32 × 12,5** | 0 300 14<br>0 300 15 | 0 336 03 | 0 312 03 | 0 302 51 |
|  | **40 × 12,5** | 0 300 20 | 0 336 06 | 0 312 04 | 0 333 15 |
|  | **16 × 16**<br>**16 × 16 adhesiva** | 0 300 04<br>6 489 04 | 0336 00 | 0 312 05 | 0 301 91 |
|  | **32 × 16**<br>**32 × 16 adhesiva** | 0 308 04<br>6 489 06 | 0 336 04 | 0 312 07 | 0 333 25 |
|  | **40 × 16** | 0 300 21 | 0 336 06 | 0 312 08 | 0 333 26 |
|  | **60 × 16** | 0 300 26* | 0 336 08 | 0 302 90 | 0 302 91 |
|  | **32 × 20** | 0 300 17 | 0 336 04 | 0 312 09 | 0 302 71 |
|  | **40 × 20** | 0 300 27 | 0 336 06 | 0 312 11 | 0 302 81 |
|  | **60 × 20** | 0 301 14* | 0 336 08 | 0 302 90 | 0 302 91 |
|  | **75 × 20** | 0 300 33* | 0 336 09 | 0 303 00 | 0 303 01 |

## Molduras DLPlus

**Color blanco RAL 9003**
**Conforme con la norma UNE-EN 50085-2-1 y el REBT**

### Clasificación

| | |
|---|---|
| **6.2 Resistencia al impacto durante la instalación y aplicación** | 2.0 J |
| **6.3 Temperatura mínima de almacenamiento y transporte** | - 25 °C |
| **6.3 Temperatura mínima de instalación y aplicación** | - 5 °C |
| **6.3 Temperatura máxima de aplicación** | + 60 °C |
| **6.4 Resistencia a la propagación de la llama** | No propagadora |
| **6.5 Continuidad eléctrica** | Sin continuidad |
| **6.6 Propiedades eléctricas** | Aislante |
| **6.7 Grado de protección de las envolventes** | IP 40 |
| **6.9 Retención de la cubierta** | Apertura con un útil |
| **6.101 Condiciones de instalación** | En superficie fijada a la pared<br>En la superficie fijada al techo |
| **6.103 Según el tipo** | Tipo 1 |
| **Tensión asignada** | 500 V |
| **Protección contra los choques mecánicos** | IK 07 |

* No incluye sujetacables flexible.

| | ACCESORIOS | | ELEMENTOS DE DERIVACIÓN | | | MARCOS OTEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ángulo exterior variable | Ángulo plano variable | Derivación en T | Derivación con separador | Caja de derivación | 1 mec. | 2 mec. |
| | 0 302 21 | 0 302 23 | 0 302 24 | | 0 303 16 | 0 314 04 | 0 314 14 |
| | 0 302 51 | 0 302 53 | 0 302 54 | | 0 303 16 | 0 314 04 | 0 314 14 |
| | 0 333 15 | 0 333 16 | 0 302 07 | 0 333 17 | 0 303 16 | 0 314 04 | 0 314 14 |
| | 0 301 91 | 0 301 93 | 0 301 94 | | 0 303 16<br>0 303 26 | 0 314 06 | 0 314 16 |
| | 0 333 25 | 0 333 27 | 0 333 30 | | 0 303 16<br>0 303 26 | 0 314 56 | 0 314 66 |
| | 0 333 26 | 0 333 28 | 0 302 07 | | 0 303 16<br>0 303 26 | 0 314 56 | 0 314 66 |
| | 0 302 92 | 0 302 93 | 0 302 09 | 0 302 36 | 0 303 26<br>0 303 36 | 0 314 56 | 0 314 66 |
| | 0 302 71 | 0 302 73 | 0 302 74 | | 0 303 16<br>0 303 26 | 0 314 08 | 0 314 18 |
| | 0 302 81 | 0 302 83 | 0 302 08 | 0 302 16 | 0 303 16<br>0 303 26 | 0 314 08 | 0 314 18 |
| | 0 302 92 | 0 302 93 | 0 302 09 | 0 302 26 | 0 303 26<br>0 303 36 | 0 314 08 | 0 314 18 |
| | 0 303 02 | 0 303 03 | 0 302 18 | 0 302 26 | 0 303 26<br>0 303 36 | 0 314 08 | 0 314 18 |





# molduras DLPlus 20 × 12,5

**mecanismos Oteo y Mosaic**

# molduras DLPlus 32 × 12,5



**mecanismos Oteo y Mosaic**




| Emb. | Ref. | Moldura con retén de cable | |
|---|---|---|---|
| | | Suministrada en 60 tiras de 2,10 m con tapa incluida. | |
| 120 | 0 300 07 | Canal 20 × 12,5 mm con tabique. |  |
| 120 | 0 300 08 | Canal 20 × 12,5 mm sin tabique. |  |
| 120 | 6 489 05 | Canal 20 × 12,5 mm sin tabique adhesiva. | |

| | | Accesorios | |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 336 02 | Tapa de unión. |  |
| 20 | 0 312 02 | Tapa final autobloqueante. |  |
| 10 | 0 302 21 | Ángulo interior-exterior variable. |  |
| 10 | 0 302 23 | Ángulo plano variable. |  |
| 10 | 0 302 24 | Derivación en T. |  |
| 10 | 0 303 16 | Caja derivación 75 × 75 × 35 mm. |  |

| | | Marcos para mecanismos | |
|---|---|---|---|
| | | **Oteo** Para colocación en horizontal y vertical. | |
| 10 | 0 314 04 | 1 mecanismo. |  |
| 5 | 0 314 14 | 2 mecanismos. |  |

| Emb. | Ref. | Moldura con retén de cable | |
|---|---|---|---|
| | | Suministrada en 40 tiras de 2,10 m. con tapa incluida | |
| 80 | 0 300 14 | Canal 32 × 12,5 mm con tabique |  |
| 80 | 0 300 15 | Canal 32 × 12,5 mm sin tabique |  |

| | | Accesorios | |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 336 03 | Tapa de unión |  |
| 20 | 0 312 03 | Tapa final autobloqueante |  |
| 10 | 0 302 51 | Ángulo interior-exterior variable |  |
| 10 | 0 302 53 | Ángulo plano variable |  |
| 10 | 0 302 54 | Derivación en T |  |
| 10 | 0 303 16 | Caja derivación 75 × 75 × 35 mm |  |

| | | Marcos para mecanismos | |
|---|---|---|---|
| | | **Oteo** Para colocación en horizontal y vertical | |
| 10 | 0 314 04 | 1 mecanismo |  |
| 5 | 0 314 14 | 2 mecanismos |  |

# molduras DLPlus 40 × 12,5


**mecanismos Oteo y Mosaic**

# molduras DLPlus 16 × 16

**mecanismos Oteo y Mosaic**





| Emb. | Ref. | Moldura con retén de cable |
|---|---|---|
| | | Suministrada en 30 tiras de 2,10 m. con tapa incluida. |
| 60 | 0 300 20 | Canal 40 × 12,5 mm con tabique. |




| Emb. | Ref. | Accesorios | |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 336 06 |  | Tapa de unión. |
| 10 | 0 312 04 |  | Tapa final autobloqueante. |
| 10 | 0 333 15 |  | Ángulo interior-exterior variable. |
| 10 | 0 333 16 |  | Ángulo plano variable. |
| 10 | 0 302 07 |  | Derivación en T. |
| 10 | 0 333 17 |  | Derivación con separador. |
| 10 | 0 303 16 |  | Caja derivación 75 × 75 × 35 mm. |

| Emb. | Ref. | Marcos para mecanismos |
|---|---|---|
| | | **Oteo**<br>Para colocación en horizontal y vertical. |
| 10 | 0 314 04 |  1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 14 |  2 mecanismos. |

| Emb. | Ref. | Moldura con retén de cable |
|---|---|---|
| | | Suministrada en 60 tiras de 2,10 m. con tapa incluida. |
| 120 | 0 300 04 | Canal 16 × 16 mm sin tabique. |
| 120 | 6 489 04 | Canal 16 × 16 mm sin tabique adhesiva. |




| Emb. | Ref. | Accesorios | |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 336 00 |  | Tapa de unión. |
| 10 | 0 312 05 |  | Tapa final autobloqueante. |
| 10 | 0 301 91 |  | Ángulo interior-exterior variable. |
| 10 | 0 301 93 |  | Ángulo plano variable. |
| 10 | 0 301 94 |  | Derivación en T. |
| 10 | 0 303 16 |  | Caja derivación 75 × 75 × 35 mm. |
| 10 | 0 303 26 | | Caja derivación 110 × 110 × 50 mm. |


| Emb. | Ref. | Marcos para mecanismos |
|---|---|---|
| | | **Oteo**<br>Para colocación en horizontal y vertical. |
| 10 | 0 314 06 |  1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 16 |  2 mecanismos. |

# molduras DLPlus 32 × 16


**mecanismos Oteo y Mosaic**

# molduras DLPlus 40 × 16 y 60 × 16

**mecanismos Oteo y Mosaic**





| Emb. | Ref. | Moldura con retén de cable |
|---|---|---|
| | | Suministrada en 30 tiras de 2,10 m. con tapa incluida. |
| 60 | 0 308 04 | Canal 32 × 16 mm sin tabique. |
| 60 | 6 489 06 | Canal 32 × 16 mm sin tabique adhesiva. |




| | | Accesorios |
|---|---|---|
| 20 | 0 336 04 | Tapa de unión. |
| 10 | 0 312 07 | Tapa final autobloqueante. |
| 10 | 0 333 25 | Ángulo interior-exterior variable. |
| 10 | 0 333 27 | Ángulo plano variable. |
| 10 | 0 333 30 | Derivación en T. |
| 10 | 0 303 16 | Caja derivación 75 × 75 × 35 mm. |
| 10 | 0 303 26 | Caja derivación 110 × 110 × 50 mm. |

| | | Marcos para mecanismos |
|---|---|---|
| | | **Oteo** |
| | | Para colocación en horizontal y vertical. |
| 10 | 0 314 56 | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 66 | 2 mecanismos. |

| Emb. | Ref. 40 × 16 con tabique | Ref. 60 × 16 con 2 tabiques | Moldura con retén de cable |
|---|---|---|---|
| | | | Suministrada en 24 tiras de 2,10 m. con tapa incluida. |
| 40 | 0 300 21 | 0 300 26 | Canal. |




| | | | Accesorios |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 336 06 | 0 336 08 | Tapa de unión. |
| 10 | 0 312 08 | 0 302 90 | Tapa final. |
| 10 | 0 333 26 | 0 302 91 | Ángulo interior variable. |
| 10 | 0 333 26 | 0 302 92 | Ángulo exterior variable. |
| 10 | 0 333 28 | 0 302 93 | Ángulo plano variable. |
| 10 | 0 302 07 | 0 302 09 | Derivación en T. |
| 10 | | 0 302 36 | Derivación con separador. |
| 60 | | 0 302 95 | Retén de cables. |
| 10 | 0 303 16 | | Cajas de derivación 75 × 75 × 35 mm. |
| 10 | 0 303 26 | 0 303 26 | Cajas de derivación 110 × 110 × 50 mm. |
| 10 | | 0 303 36 | Cajas de derivación 150 × 150 × 65 mm. |


| | | Marcos para mecanismos |
|---|---|---|
| | | **Oteo** |
| | | Para colocación en horizontal y vertical. |
| 10 | 0 314 56 | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 66 | 2 mecanismos. |
| | | **Mosaic** |
| | | Para colocación sobre la canal. |
| | | Con pletina para separación de circuitos. |
| 10 | 0 303 77 | 2 módulos. |

# molduras DLPlus 32 × 20


**mecanismos Oteo y Mosaic**

# molduras DLPlus 40 × 20

**mecanismos Oteo y Mosaic**





| Emb. | Ref. | Moldura con retén de cable |
|---|---|---|
| | | Suministrada en 25 tiras de 2,10 m. con tapa incluida. |
| 50 | 0 300 17 | Canal 32 × 20 mm sin tabique. |




| Emb. | Ref. | Accesorios | |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 336 04 |  | Tapa de unión. |
| 10 | 0 312 09 |  | Tapa final autobloqueante. |
| 10 | 0 302 71 |  | Ángulo interior-exterior variable. |
| 10 | 0 302 73 |  | Ángulo plano variable. |
| 10 | 0 302 74 |  | Derivación en T. |
| 10 | 0 302 16 | | Derivación con depurador. |
| 10 | 0 303 16 |  | Caja derivación 75 × 75 × 35 mm. |
| 10 | 0 303 26 | | Caja derivación 110 × 110 × 50 mm. |

| Emb. | Ref. | Marcos para mecanismos | |
|---|---|---|---|
| | | **Oteo** | |
| | | Para colocación en horizontal y vertical. | |
| 10 | 0 314 08 |  | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 18 |  | 2 mecanismos. |

| Emb. | Ref. | Moldura con retén de cable |
|---|---|---|
| | | Suministrada en 24 tiras de 2,10 m. con tapa incluida. |
| 48 | 0 300 27 | Canal 40 × 20 mm sin tabique. |





| Emb. | Ref. | Accesorios | |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 336 06 |  | Tapa de unión. |
| 10 | 0 312 11 |  | Tapa final autobloqueante. |
| 10 | 0 302 81 |  | Ángulo interior-exterior variable. |
| 10 | 0 302 83 |  | Ángulo plano variable. |
| 10 | 0 302 08 |  | Derivación en T. |
| 10 | 0 302 16 |  | Derivación con separador. |
| 10 | 0 303 16 |  | Caja derivación 75 × 75 × 35 mm. |
| 10 | 0 303 26 | | Caja derivación 110 × 110 × 50 mm. |

| Emb. | Ref. | Marcos para mecanismos | |
|---|---|---|---|
| | | **Oteo** | |
| | | Para colocación en horizontal y vertical. | |
| 10 | 0 314 08 |  | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 18 |  | 2 mecanismos. |


# molduras DLPlus 60 × 20

## mecanismos Oteo y Mosaic




### Moldura con retén de cable

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | **60 × 20 con 2 tabiques** | Suministrada en 16 tiras de 2,10 m con tapa incluida.<br>3 compartimientos para distribución de corrientes fuertes y débiles. |
| 32 | 0 301 14 | Canal. |




### Accesorios


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 20 | 0 336 08 | Tapa de unión. |
| 10 | 0 302 90 | Tapa final. |
| 10 | 0 302 91 | Ángulo interior variable. |
| 10 | 0 302 92 | Ángulo exterior variable. |
| 10 | 0 302 93 | Ángulo plano variable. |
| 10 | 0 302 09 | Derivación en T. |
| 10 | 0 302 26 | Derivación con separador. |
| 60 | 0 302 95 | Retén de cables. |
| 10 | 0 303 26 | Cajas de derivación 110 × 110 × 50 mm. |
| 10 | 0 303 36 | Cajas de derivación 150 × 150 × 65 mm. |

### Marcos para mecanismos

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Oteo**<br>Para colocación en horizontal y vertical. |
| 10 | 0 314 08 | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 18 | 2 mecanismos. |
| | | **Mosaic**<br>Para colocación sobre la canal.<br>Con pletina para separación de circuitos. |
| 10 | 0 303 79 | 2 módulos. |


# molduras DLPlus 75 × 20

## mecanismos Oteo y Mosaic




### Moldura con retén de cable

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | 75 × 20 con 2 tabiques | Suministrada en 10 tiras de 2,10 m con tapa incluida.<br>3 compartimientos para distribución de corrientes fuertes y débiles. |
| 20 | 0 300 33 | Canal. |




### Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 20 | 0 336 09 | Tapa de unión. |
| 10 | 0 303 00 | Tapa final. |
| 10 | 0 303 01 | Ángulo interior variable. |
| 10 | 0 303 02 | Ángulo exterior variable. |
| 10 | 0 303 03 | Ángulo plano variable. |
| 10 | 0 302 18 | Derivación en T. |
| 30 | 0 303 05 | Retén de cables. |
| 10 | 0 303 26 | Cajas de derivación 110 × 110 × 50 mm. |
| 10 | 0 303 36 | Cajas de derivación 150 × 150 × 65 mm. |

### Marcos para mecanismos

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Oteo**<br>Para colocación en horizontal y vertical. |
| 10 | 0 314 08 | 1 mecanismo. |
| 5 | 0 314 18 | 2 mecanismos. |
| | | **Mosaic**<br>Para colocación sobre la canal.<br>Con pletina para separación de circuitos. |
| 10 | 0 303 79 | 2 módulos. |

# DLP Evolutiva Monobloc y clipaje directo

| CANALES DLP EVOLUTIVA MONOBLOC | | | CANALES Y ACCESORIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de compartimentos | Ancho de tapa | Sección (mm) | Canal monobloc con tapa | Junta de canal | Junta de tapa | Tabique de separación |
| | 65 | **35 × 80** | 0 104 61 | 0 106 92 | 0 108 01 | 0 105 84 |
| | 85 | **35 × 105** | 0 104 63 | 0 106 92 | 0 108 02 | 0 105 84 |
| | 65 | **50 × 80** | 0 104 62 | 0 106 92 | 0 108 01 | 0 105 82 |
| | 85 | **50 × 105** | 0 104 64 | 0 106 92 | 0 108 02 | 0 105 82 |
| | 130 | **50 × 150** | 0 104 65 | 0 106 92 | 0 108 04 | 0 105 82 |
| | 130 | **65 × 150** | 0 104 75 | 0 106 92 | 0 108 04 | 0 105 83 |
| | 180 | **65 × 195** | 0 104 76 | 0 106 92 | 0 108 06 | 0 105 83 |
| | 2 × 65 | **50 × 150** | 0 104 27 | 0 106 92 | 2 × 0 108 01 | 0 105 82 |

**Marcos-Adaptadores para sistema Mosaic**

| Ancho tapas \ N.º de módulos | 2 | 4 | 6 | 8 | Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **65 mm** | 0 109 52 | 0 109 54 | 0 109 56 | 0 109 58 | 0 109 27 |
| **85 mm** | 0 109 92 | 0 109 94 | 0 109 96 | 0 109 98 | 0 109 27 |

**Adaptadores para mecanismos Lexic**





| Ancho tapas \ N.º de módulos | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **65 mm** | 0 109 25 | – |
| **85 mm** | – | 0 109 35 |

| CANALES DLP EVOLUTIVA CLIPAJE DIRECTO | | | | CANALES Y ACCESORIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de compartimentos | Ancho de tapa | Sección (mm) | Acabado | Canal clipaje directo con tapa | Junta de canal | Junta de canal adhesiva | Junta de tapa | Tabique de separación | Tapa final |
| | 45 | **50 × 80** | **Blanco** | 0 756 01 | 0 756 61 | 0 756 66 | 0 756 69 | 0 756 09 | 0 756 11 |
| | | | **Blanco antibacteriano** | 0 757 00 | 0 757 30 | - | 0 757 35 | - | 0 757 05 |
| | | | **Negro** | 0 757 50 | - | 0 757 80 | 0 757 85 | - | 0 757 55 |
| | | | **Gris** | 0 758 00 | 0 758 30 | 0 758 33 | 0 758 35 | - | 0 758 05 |
| | 45 | **50 × 105** | **Blanco** | 0 756 02 | 0 756 62 | 0 756 67 | 0 756 69 | 0 756 09 | 0 756 12 |
| | 45 45 | **50 × 130** | **Blanco** | 0 756 03 | 0 756 61 | 0 756 66 | 2 × 0 756 69 | 0 756 09 | 0 756 13 |
| | | | **Blanco antibacteriano** | 0 757 02 | 0 757 30 | 0 757 80 | 2 × 0 757 35 | - | 0 757 07 |
| | | | **Negro** | 0 757 52 | - | - | 2 × 0 757 85 | - | 0 757 57 |
| | | | **Gris** | 0 758 02 | 0 758 30 | 0 758 33 | 2 × 0 758 35 | - | 0 758 07 |
| | 45 45 | **50 × 145** | **Blanco** | 0 756 04 | 0 756 63 | ① 0 756 66 + ② 0 756 67 | 2 × 0 756 69 | 0 756 09 | 0 756 14 |
| | 45 45 45 | **50 × 180** | **Blanco** | 0 756 06 | 0 756 61 | 0 756 66 | 3 × 0 756 69 | 0 756 09 | 0 756 16 |
| | | | **Gris** | 0 758 04 | 0 758 30 | 0 758 33 | 3 × 0 758 35 | - | 0 758 09 |

**MONTAJE DE LAS FUNCIONES**

El accesorio Soluclip se instala muy fácilmente con todas las tomas (o equivalentes) para asegurar:
- Antideslizamiento - IP 40
- Antiarrastre - Acabado perfecto de las tapas

0 756 90 - Blanco
0 757 36 - Blanco antibacteriano
0 757 86 - Negro
0 758 36 - Gris

| ÁNGULOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo variable 80° - 100° | Ángulo variable 60° - 120° | Ángulo plano | Tapa final | Derivación plana | Retén de cables |
|  |  |  |  |  |  |
| 0 106 01 | 0 106 21 | 0 107 67 | 0 107 22 | 0 107 31 | 0 106 82 |
| 0 106 01 | 0 106 21 | 0 107 84 | 0 107 01 | 0 107 31 | 0 106 82 |
| 0 106 02 | 0 106 22 | 0 107 67 | 0 107 22 | 0 107 32 | 0 106 82 |
| 0 106 02 | 0 106 22 | 0 107 85 | 0 107 02 | 0 107 32 | 0 106 82 |
| 0 106 02 | 0 106 22 | 0 106 55 | 0 107 06 | 0 107 32 | 0 106 86 |
| 0 106 03 | 0 106 23 | 0 107 90 | 0 107 06 | 0 107 33 | 0 106 86 |
| 0 106 03 | 0 106 23 | 0 107 93 | 0 107 07 | 0 107 33 | 0 106 86 |
| 0 106 02 + 0 106 11 | 0 106 22 + 0 106 32 | 0 106 55 | 0 107 06 | 0 107 32 | 0 106 82 |







(B) Base, (T) Tapa y (TA) Tabique.

**Adaptadores universales para mecanismos**

| N.º de elementos / Ancho tapas | 1 | 2 | 3 | Caja |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **85 mm** | 0 109 13 | 0 109 23 | 0 109 33 | 0 109 17 |
| **130 mm** | 0 109 14 | 0 109 24 | 0 109 34 | 0 109 17 |

**Accesorios VDI para tapas ancho 65, 85, 130 y 180 mm[1]**

| | |
|---|---|
| **Ángulo interior VDI** | 0 107 80 |
| **Ángulo exterior VDI** | 0 107 81 |
| **Ángulo plano VDI** | 0 107 82 |
| **Derivación plana VDI** | 0 107 83 |


| ÁNGULOS | | | DERIVACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulos interiores[2] | Ángulos exteriores | Ángulos planos | Derivaciones planas de ancho 80 mm | Derivaciones planas de ancho 105 mm | Derivaciones de ángulo 85/105/130 mm | Derivación para salvacables 50 × 12 / 92 × 20 | Adaptador para aparato modular |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 756 21 | 0 756 31 | 0756 41 | 0 756 71 | - | 0 756 81 + 0 756 21 | 0 756 88 | 0 310 69 |
| 0 757 10 | 0 757 15 | 0757 20 | 0 757 25 | - | - | - | - |
| 0 757 60 | 0 757 65 | 0757 70 | 0 757 75 | - | - | - | - |
| 0 758 10 | 0 758 15 | 0758 20 | 0 758 25 | - | - | - | - |
| 0 756 22 | 0 756 32 | 0756 42 | 0 756 72 | 0 756 76 | 0 756 81 + 0 756 22 | 0 756 88 | 0 310 69 |
| 0 756 23 | 0 756 33 | 0756 43 | 0 756 71 | 0 756 75 | 0 756 81 + 0 756 23 | 0 756 88 | 0 310 69 |
| 0 757 12 | 0 757 17 | 0757 22 | 0 757 25 | - | - | - | - |
| 0 757 62 | 0 757 67 | 0757 72 | 0 757 75 | - | - | - | - |
| 0 758 12 | 0 758 17 | 0758 22 | 0758 25 | - | - | - | - |
| 0 756 24 | 0 756 34 | 0756 44 | ① 0 756 71 ② 0 756 72 | ① 0 756 75 ② 0756 76 | 0 756 81 + 0 756 24 | 0 756 88 | 0 310 69 |
| 0 756 26 | 0 756 36 | 0756 46 | 0 756 71 | 0 756 75 | 0 756 81 + 0 756 26 | 0 756 88 | 0 310 69 |
| 0 758 14 | 0 758 19 | 0758 24 | 0 758 25 | - | - | - | - |

1. Tabique de separación incluido. 2. Ángulos interiores y exteriores entregados con tabique de separación en multicompartimento.


# canal DLP Evolutiva monobloc 35 × 80 y 50 × 80 tapa de 65 mm para montaje con soporte

## canales y accesorios

Referencias para canal **35 × 80**




Referencias para canal **50 × 80**




| Emb. | Ref. | Canal monobloc 35 × 80 |
|---|---|---|
| 24 | 0 104 61 | **Canal 1 compartimento**<br>Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 65 mm.<br>Sección máxima: 2240 mm².<br>Suministrada en 12 tiras de 2 m.<br>Para mecanismos Mosaic con soportes para tapas de 65 mm. |
| 16 | 0 105 84 | **Tabique**<br>Tabique de separación con autoadhesivo.<br>Suministrado en 8 tiras de 2 m. |
| 20 | 0 106 92 | **Junta de canal**<br>Junta de canal fijación por adhesivo. |
| 10 | 0 108 01 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 65 mm. |
| | | **Ángulos de la canal 35 × 80** |
| 10 | 0 106 01 | Ángulo interior variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 106 21 | Ángulo exterior variable de 60° a 120°. |
| 10 | 0 107 67 | Ángulo plano 90°, variable de +/– 2,5°. |
| | | **Tapa final para canal 35 × 80** |
| 10 | 0 107 22 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Canal monobloc 50 × 80 |
|---|---|---|
| 20 | 0 104 62 | **Canal 1 compartimento**<br>Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 65 mm.<br>Sección máxima: 3340 mm².<br>Suministrada en 10 tiras de 2 m.<br>Para mecanismos Mosaic con soportes para tapas de 65 mm. |
| 24 | 0 105 82 | **Tabique**<br>Tabique de separación.<br>Suministrado en 12 tiras de 2 m. |
| 20 | 0 106 92 | **Junta de canal**<br>Junta de canal fijación por adhesivo. |
| 10 | 0 108 01 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 65 mm. |
| | | **Ángulos de la canal 50 × 80** |
| 10 | 0 106 02 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 106 22 | Ángulo exterior variable de 60° a 120°. |
| 10 | 0 107 67 | Ángulo plano 90°, variable de +/– 2,5°. |
| | | **Tapa final para canal 50 × 80** |
| 10 | 0 107 22 | Tapa final derecha o izquierda. |

# canal DLP Evolutiva monobloc 50 × 150 tapa de 65 mm para montaje con soporte


**canales y accesorios**

Referencias para canal **50 × 150**




## Canal monobloc 50 × 150

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 12 | 0 104 27 | **Canal 2 compartimentos**<br>Comprende:<br>- 1 canal con 2 compartimentos.<br>- 2 tapas flexibless ancho 65 mm.<br>Sección máxima: 3060 mm² par compartimento.<br>Suministrada en 6 tiras de 2 m.<br>Para mecanismos Mosaic con soportes para tapas de 65 mm. |
| 24 | 0 105 82 | **Tabique**<br>Tabique de separación.<br>Suministrado en 12 tiras de 2 m. |
| 20 | 0 106 92 | **Junta de canal**<br>Junta de canal fijación por adhesivo. |
| 10 | 0 108 01 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 65 mm. |




## Ángulos de la canal 50 × 150

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 106 02 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 106 22 | Ángulo exterior variable de 60° a 120°. |
| 2 | 0 106 55 | Ángulo plano 90°, variable de +/– 2,5°. |
| 5 | 0 106 11 | Tabique para ángulo interior. |
| 5 | 0 106 32 | Tabique para ángulo exterior. |


## Tapa final para canal 50 × 150

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 107 06 | Tapa final derecha o izquierda. |


# canal DLP Evolutiva monobloc 35 × 105 y 50 × 105 tapa de 85 mm para montaje con soporte

## canales y accesorios

Referencias para canal **35 × 105**




Referencias para canal **50 × 105**




| Emb. | Ref. | Canal monobloc 35 × 105 |
|---|---|---|
| | | **Canal 1 compartimento** |
| 20 | 0 104 63 | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 85 mm.<br>Sección máxima: 2850 mm².<br>Suministrada en 10 tiras de 2 m.<br>Para mecanismos Mosaic con soportes para tapas de 85 mm. |
| | | **Tabique** |
| 24 | 0 105 84 | Tabique de separación con autoadhesivo.<br>Suministrado en 12 tiras de 2 m. |
| | | **Junta de canal** |
| 20 | 0 106 92 | Junta de canal fijación por adhesivo. |
| | | **Junta de tapa** |
| 10 | 0 108 02 | Junta de tapa ancho 85 mm. |

| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 35 × 105 |
|---|---|---|
| 10 | 0 106 01 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 106 21 | Ángulo exterior variable de 60° a 120°. |
| 10 | 0 107 84 | Ángulo plano 90°, variable de +/– 2,5°. |

| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 35 × 105 |
|---|---|---|
| 20 | 0 107 01 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Canal monobloc 50 × 105 |
|---|---|---|
| | | **Canal 1 compartimento** |
| 16 | 0 104 64 | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 85 mm.<br>Sección máxima: 4300 mm².<br>Suministrada en 8 tiras de 2 m.<br>Para mecanismos Mosaic con soportes para tapas de 85 mm. |
| | | **Tabique** |
| 24 | 0 105 82 | Tabique de separación.<br>Suministrado en 12 tiras de 2 m. |
| | | **Junta de canal** |
| 20 | 0 106 92 | Junta de canal fijación por adhesivo. |
| | | **Junta de tapa** |
| 10 | 0 108 02 | Junta de tapa ancho 85 mm. |


| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 105 |
|---|---|---|
| 10 | 0 106 02 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 106 22 | Ángulo exterior variable de 60° a 120°. |
| 10 | 0 107 85 | Ángulo plano 90°, variable de +/– 2,5°. |

| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 105 |
|---|---|---|
| 20 | 0 107 02 | Tapa final derecha o izquierda. |


# canal DLP Evolutiva monobloc 50 × 150 y 65 × 150 tapa 130 mm para distribución de cables

## canales y accesorios


Referencias para canal **50 × 150**




Referencias para canal **65 × 150**





| Emb. | Ref. | Canal monobloc 50 × 150 |
|---|---|---|
| | | **Canal 1 compartimento** |
| 12 | 0 104 65 | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 130 mm.<br>Sección máxima: 6440 mm².<br>Suministrada en 6 tiras de 2 m. |
| | | **Tabique** |
| 24 | 0 105 82 | Tabique de separación.<br>Suministrado en 12 tiras de 2 m. |
| | | **Junta de canal** |
| 20 | 0 106 92 | Junta de canal fijación por adhesivo. |
| | | **Junta de tapa** |
| 10 | 0 108 04 | Junta de tapa ancho 130 mm. |




| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 150 |
|---|---|---|
| 10 | 0 106 02 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 106 22 | Ángulo exterior variable de 60° a 120°. |
| 2 | 0 106 55 | Ángulo plano 90°, variable de +/– 2,5°. |

| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 150 |
|---|---|---|
| 10 | 0 107 06 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Canal monobloc 65 × 150 |
|---|---|---|
| | | **Canal 1 compartimento** |
| 12 | 0 104 75 | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 130 mm.<br>Sección máxima: 8200 mm².<br>Suministrada en 6 tiras de 2 m. |
| | | **Tabique** |
| 48 | 0 105 83 | Tabique de separación.<br>Suministrado en 24 tiras de 2 m. |
| | | **Junta de canal** |
| 20 | 0 106 92 | Junta de canal fijación por adhesivo. |
| | | **Junta de tapa** |
| 10 | 0 108 04 | Junta de tapa ancho 130 mm. |




| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 65 × 150 |
|---|---|---|
| 10 | 0 106 03 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 106 23 | Ángulo exterior variable de 60° a 120°. |
| 2 | 0 107 90 | Ángulo plano 90°, variable de +/– 2,5°. |


| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 65 × 150 |
|---|---|---|
| 10 | 0 107 06 | Tapa final derecha o izquierda. |

# canal DLP Evolutiva monobloc 65 × 195 tapa 180 mm para distribución de cables

## canales y accesorios

# canal DLP Evolutiva monobloc derivaciones y retenedores


Referencias para canal **65 × 195**







| Emb. | Ref. | Canal monobloc 65 × 195 |
|---|---|---|
| 4 | 0 104 76 | **Canal 1 compartimento**<br>Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 180 mm.<br>Sección máxima: 11240 mm².<br>Suministrada en 2 tiras de 2 m. |
| 48 | 0 105 84 | **Tabique**<br>Tabique de separación con autoadhesivo. Suministrado en 24 tiras de 2 m. |
| 20 | 0 106 92 | **Junta de canal**<br>Junta de canal fijación por adhesivo. |
| 10 | 0 108 06 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 180 mm. |




| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 65 × 195 |
|---|---|---|
| 10 | 0 106 03 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 106 23 | Ángulo exterior variable de 60° a 120°. |
| 2 | 0 107 93 | Ángulo plano 90°, variable de +/– 2,5°. |

| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 65 × 195 |
|---|---|---|
| 5 | 0 107 07 | Tapa final derecha o izquierda. |


| Emb. | Ref. | Derivaciones planas |
|---|---|---|
| 10 | 0 107 31 | Para canales de altura 35 mm. |
| 10 | 0 107 32 | Para canales de altura 50 mm. |
| 5 | 0 107 33 | Para canales de altura 65 mm. |

| Emb. | Ref. | Retenedor de cables |
|---|---|---|
| 50 | 0 106 82 | Retenedor de cables para tapa 65 y 85 mm. |
| 50 | 0 106 86 | Retenedor de cables para tapa 130 y 180 mm. |


# canal DLP Evolutiva de clipaje directo antibacteriana 50 × 80 y 50 × 130

**canales y accesorios**

Referencias para canal **50 × 80**




Referencias para canal **50 × 130**




| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 80 |
|---|---|---|
| 20 | 0 757 00 | **Canal 1 compartimento**<br>Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 45 mm.<br>Suministrada en 10 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 26 | 0 756 09 | **Tabique**<br>Tabique de separación.<br>Suministrada en 13 tiras de 2 m. |
| 20 | 0 757 30 | **Clip de unión de la junta la canal**<br>Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| 10 | 0 757 35 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 45 mm. |

| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 80 |
|---|---|---|
| 10 | 0 757 10 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 757 15 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 10 | 0 757 20 | Ángulo plano 90°. |

| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 80 |
|---|---|---|
| 10 | 0 757 05 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Soluclip |
|---|---|---|
| 10 | 0 757 36 | Para instalación de funciones Mosaic. |

| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 130 |
|---|---|---|
| 12 | 0 757 02 | **Canal 2 compartimentos**<br>Comprende:<br>- 1 canal con 2 compartimentos.<br>- 2 tapas flexibles ancho 45 mm.<br>Suministrada en 6 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 26 | 0 156 09 | **Tabique**<br>Tabique de separación.<br>Suministrada en 13 tiras de 2 m. |
| 20 | 0 757 30 | **Clip de unión a Junta de canal**<br>Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| 10 | 0 757 35 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 45 mm. |

| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 130 |
|---|---|---|
| 5 | 0 757 12 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 5 | 0 757 17 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 5 | 0 757 22 | Ángulo plano 90°. |


| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 130 |
|---|---|---|
| 5 | 0 757 07 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Soluclip |
|---|---|---|
| 10 | 0 757 36 | Para instalación de funciones Mosaic. |

# canal DLP Evolutiva de clipaje directo black 50 × 80 y 50 × 130

## canales y accesorios


Referencias para canal **50 × 80**





Referencias para canal **50 × 130**




| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo black |
|---|---|---|
| 20 | 50 × 80<br>0 757 50 | **50 × 80 canal 1 compartimento**<br>Comprende:<br>- 1 cuerpo.<br>- 1 tapa flexible ancho 45 mm.<br>Suministrada en 10 tiras de 2 metros.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 12 | 50 × 130<br>0 757 52 | **50 × 130 canal 2 compartimentos**<br>Comprende:<br>- 1 cuerpo.<br>- 2 tapas flexibles ancho 45 mm.<br>Suministrada en 6 tiras de 2 metros.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |




| Emb. | 50 × 80 | 50 × 130 | Ángulos de la canal clipaje directo color negro |
|---|---|---|---|
| 10I5 | 0 757 60 | 0 757 62 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10I5 | 0 757 65 | 0 757 67 | Ángulo exterior, variable de 85° a 120°. |
| 10I5 | 0 757 70 | 0 757 72 | Ángulo plano 90°. |

| Emb. | 50 × 80 | 50 × 130 | Tapas finales de la canal clipaje directo color negro |
|---|---|---|---|
| 10I5 | 0 757 55 | 0 757 57 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Soluclip |
|---|---|---|
| 10 | 0 757 86 | Para instalación de funciones Mosaic. |

| Emb. | Ref. | Derivación plana |
|---|---|---|
| 5 | 0 757 75 | Para canales de ancho 80 y 130 mm.<br>Derivación a canal de 50 × 80 mm.<br>● Negro |

| Emb. | Ref. | Tabique |
|---|---|---|
| 26 | 0 756 09 | Suministrado en 13 tiras de 2 m.<br>○ Blanco |

| Emb. | Ref. | Junta de canal |
|---|---|---|
| 20 | 0 757 80 | Junta de canal con adhesivo.<br>● Negro |

| Emb. | Ref. | Junta de tapa |
|---|---|---|
| 10 | 0 757 85 | Ancho: 45 mm.<br>● Negro |

CANAL ANTIBACTERIANA
DLP EVOLUTIVA
DE CLIPAJE DIRECTO >>>

# Higiene hasta la canal

**Recomendadas para los lugares que requieren de una higiene rigurosa, las nuevas canales Legrand son las únicas con tratamiento antibacteriano.**





Tratamiento a base de iones de plata que garantizan la no proliferación de bacterias.

- **3 dimensiones para hospitales, quirófanos, centros de asistencia, laboratorios, farmacias, etc...**
- **Responden a las exigencias de la norma ISO 22196.**
- **Bordes redondeados limitan la deposición de polvo y de bacterias.**

## Funciones asociadas

- Más de 50 funciones antibacterianas disponibles,
equipables con Soluclip™ para reforzar la fijación.





...



## tomas para de canal de clipaje directo Black 50 × 80 y 50 × 130



0 772 32




0 772 33

| Emb. | Ref. | Tomas para de la canal clipaje directo |
|---|---|---|
| | | **Tomas de corriente**<br>Con embornamiento automático incorporan el accesorio soluclip. |
| 10 | 0 772 32 | Toma 2P+T doble, 4 módulos.<br> ● Negro |
| 10 | 0 772 33 | Toma 2P+T triple, 6 módulos.<br> ● Negro |
| | | **Toma RJ 45 Cat.6 UTP**<br>1 módulo. |
| 10 | 0 794 81 |  ● Negro |
| | | **Toma RJ 45 Cat.6 FTP**<br>2 módulos. |
| 10 | 0 794 85 |  ● Negro |
| | | **Toma RJ 45 Cat.6 STP**<br>2 módulos. |
| 10 | 0 794 86 |  ● Negro |
| | | **Accesorio Soluclip** |
| 10 | 0 757 86 | Para la instalación de las funciones Mosaic.<br> ● Negro |


# canal DLP Evolutiva de clipaje directo gris 50 × 80 y 50 × 130

## canales y accesorios


Referencias para canal **50 × 80**




Referencias para canal **50 × 130**




| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 80 |
|---|---|---|
| 20 | 0 758 00 | **Canal 1 compartimento**<br>Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 45 mm.<br>Suministrada en 10 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 10 | 0 758 30 | **Clip de unión de la junta la canal**<br>Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| 20 | 0 758 33 | **Junta de canal**<br>Junta de canal con adhesivo. |
| 10 | 0 758 35 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 45 mm. |





| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 80 |
|---|---|---|
| 10 | 0 758 10 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 758 15 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 10 | 0 758 20 | Ángulo plano 90°. |

| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 80 |
|---|---|---|
| 10 | 0 758 05 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Soluclip |
|---|---|---|
| 10 | 0 758 36 | Para instalación de funciones Mosaic. |

| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 130 |
|---|---|---|
| 12 | 0 758 02 | **Canal 2 compartimentos**<br>Comprende:<br>- 1 canal con 2 compartimentos.<br>- 2 tapas flexibles ancho 45 mm.<br>Suministrada en 6 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 10 | 0 758 30 | **Clip de unión a Junta de canal**<br>Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| 20 | 0 758 33 | **Junta de canal**<br>Junta de canal con adhesivo. |
| 10 | 0 758 35 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 45 mm. |




| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 130 |
|---|---|---|
| 5 | 0 758 12 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 5 | 0 758 17 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 5 | 0 758 22 | Ángulo plano 90°. |


| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 130 |
|---|---|---|
| 5 | 0 758 07 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Soluclip |
|---|---|---|
| 10 | 0 758 36 | Para instalación de funciones Mosaic. |

# canal DLP Evolutiva de clipaje directo Gris 50 × 180


**canales y accesorios**

Referencias para canal **50 × 180**




## Canal de clipaje directo 50 × 180

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 8 | 0 758 04 | **Canal 3 compartimentos**<br>Comprende:<br>- 1 canal con 3 compartimentos.<br>- 3 tapas flexibless ancho 45 mm.<br>Suministrada en 4 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 10 | 0 758 30 | **Clip de unión de la junta de canal**<br>Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| 20 | 0 758 33 | **Junta de canal**<br>Junta de canal con adhesivo. |
| 10 | 0 758 35 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 45 mm. |




## Ángulos de la canal 50 × 180

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 758 14 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 5 | 0 758 19 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 5 | 0 758 24 | Ángulo plano 90°. |

## Tapa final para canal 50 × 180

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 758 09 | Tapa final derecha o izquierda. |


## Soluclip

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0 758 36 | Para instalación de funciones Mosaic. |


## Derivaciones planas

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 5 | 0 758 25 | Para derivación a canal 50 3 80 mm. |


Referencias para canal **50 × 80**




Referencias para canal **50 × 105**




| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 80 |
|---|---|---|
| 20 | 0 756 01 | **Canal 1 compartimento**<br>Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 45 mm.<br>Suministrada en 10 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 26 | 0 756 09 | **Tabique**<br>Tabique de separación.<br>Suministrada en 13 tiras de 2 m. |
| 10 | 0 756 61 | **Clip de unión de la junta la canal**<br>Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| 20 | 0 756 66 | **Junta de canal**<br>Junta de canal con adhesivo. |
| 10 | 0 756 69 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 45 mm. |





| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 80 |
|---|---|---|
| 10 | 0 756 21 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 756 31 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 10 | 0 756 41 | Ángulo plano 90°. |

| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 80 |
|---|---|---|
| 10 | 0 756 11 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Soluclip |
|---|---|---|
| 10 | 0 756 90 | Para instalación de funciones Mosaic. |

| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 105 |
|---|---|---|
| 12 | 0 756 02 | **Canal 1 compartimento**<br>Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa flexible ancho 45 mm.<br>Suministrada en 6 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 26 | 0 756 09 | **Tabique**<br>Tabique de separación.<br>Suministrada en 13 tiras de 2 m. |
| 10 | 0 756 62 | **Clip de unión de la junta la canal**<br>Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| 20 | 0 756 67 | **Junta de canal**<br>Junta de canal con adhesivo. |
| 10 | 0 756 69 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 45 mm. |




| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 105 |
|---|---|---|
| 10 | 0 756 22 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 10 | 0 756 32 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 10 | 0 756 42 | Ángulo plano 90°. |


| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 105 |
|---|---|---|
| 10 | 0 756 12 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Soluclip |
|---|---|---|
| 10 | 0 756 90 | Para instalación de funciones Mosaic. |


# canal DLP Evolutiva de clipaje directo 50 × 130 y 50 × 145

**canales y accesorios**

Referencias para canal **50 × 130**




Referencias para canal **50 × 145**





| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 130 |
|---|---|---|
| | | **Canal 2 compartimentos** |
| 12 | 0 756 03 | Comprende:<br>- 1 canal con 2 compartimentos.<br>- 2 tapas flexibles ancho 45 mm.<br>Suministrada en 6 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| | | **Tabique** |
| 26 | 0 756 09 | Tabique de separación.<br>Suministrada en 13 tiras de 2 m. |
| | | **Clip de unión a Junta de canal** |
| 10 | 0 756 61 | Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| | | **Junta de canal** |
| 20 | 0 756 66 | Junta de canal con adhesivo. |
| | | **Junta de tapa** |
| 10 | 0 756 69 | Junta de tapa ancho 45 mm. |
| | | **Ángulos de la canal 50 × 130** |
| 5 | 0 756 23 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 5 | 0 756 33 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 5 | 0 756 43 | Ángulo plano 90°. |
| | | **Tapa final para canal 50 × 130** |
| 5 | 0 756 13 | Tapa final derecha o izquierda. |
| | | **Soluclip** |
| 10 | 0 756 90 | Para instalación de funciones Mosaic. |

| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 145 |
|---|---|---|
| | | **Canal 2 compartimentos** |
| 8 | 0 756 04 | Comprende:<br>- 1 canal con 2 compartimentos.<br>- 2 tapas flexibles ancho 45 mm.<br>Suministrada en 4 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| | | **Tabique** |
| 26 | 0 756 09 | Tabique de separación.<br>Suministrada en 13 tiras de 2 m. |
| | | **Clip de unión a Junta de canal** |
| 10 | 0 756 63 | Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| | | **Junta de canal** |
| | | Para la junta de canal de canal 50 × 145, utilizar la ref. 0756 66 para la parte superior de la canal y la ref. 0756 67 para la parte inferior. |
| 20 | 0 756 66 | Junta de canal con adhesivo. |
| 20 | 0 756 67 | Junta de canal con adhesivo. |
| | | **Junta de tapa** |
| 10 | 0 756 69 | Junta de tapa ancho 45 mm. |
| | | **Ángulos de la canal 50 × 145** |
| 5 | 0 756 24 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 5 | 0 756 34 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 5 | 0 756 44 | Ángulo plano 90°. |
| | | **Tapa final para canal 50 × 145** |
| 5 | 0 756 14 | Tapa final derecha o izquierda. |
| | | **Soluclip** |
| 10 | 0 756 90 | Para instalación de funciones Mosaic. |

# canal DLP Evolutiva de clipaje directo 50 × 180

## canales y accesorios


Referencias para canal **50 × 180**




Ejemplo de instalación:
**Tipo de corriente por compartimento**



| Emb. | Ref. | Canal de clipaje directo 50 × 180 |
|---|---|---|
| 8 | 0 756 06 | **Canal 3 compartimentos**<br>Comprende:<br>- 1 canal con 3 compartimentos.<br>- 3 tapas flexibless ancho 45 mm.<br>Suministrada en 4 tiras de 2 m.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic. |
| 26 | 0 756 09 | **Tabique**<br>Tabique de separación.<br>Suministrada en 13 tiras de 2 m. |
| 10 | 0 756 61 | **Clip de unión de la junta de canal**<br>Permite la unión de 2 canales y facilita la fijación de los perfiles a la pared.<br>- Juego de 2. |
| 20 | 0 756 66 | **Junta de canal**<br>Junta de canal con adhesivo. |
| 10 | 0 756 69 | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa ancho 45 mm. |




| Emb. | Ref. | Ángulos de la canal 50 × 180 |
|---|---|---|
| 5 | 0 756 26 | Ángulo interior, variable de 80° a 100°. |
| 5 | 0 756 36 | Ángulo exterior variable de 85° a 120°. |
| 5 | 0 756 46 | Ángulo plano 90°. |

| Emb. | Ref. | Tapa final para canal 50 × 180 |
|---|---|---|
| 5 | 0 756 16 | Tapa final derecha o izquierda. |

| Emb. | Ref. | Soluclip |
|---|---|---|
| 10 | 0 756 90 | Para instalación de funciones Mosaic. |

# bases para canales DLP Evolutiva de clipaje directo



0 772 02


| Emb. | Ref. | Derivaciones |
|---|---|---|
| | | **Para derivación de canal 50 × 80 mm** |
| 5 | 0 756 71 | Para canal horizontal ref. 0756 01/03/06 y 0756 04 en casos de derivación hacia arriba. |
| 5 | 0 756 72 | Para canal horizontal ref. 0756 02 y 0756 04 en casos de derivación hacia abajo. |
| | | **Para derivación de canal 50 × 105 mm** |
| 5 | 0 756 75 | Para canal horizontal ref. 0756 03/06 y 0756 04 en casos de derivación hacia arriba. |
| 5 | 0 756 76 | Para canal horizontal ref. 0756 02 y 0756 04 en casos de derivación hacia abajo. |

| Emb. | Ref. | Derivación de ángulo |
|---|---|---|
| 5 | 0 756 81 | Permite la derivación en ángulo de las canales 50 × 80 mm, 50 × 105 mm, 50 × 130 mm.<br>Debe ser asociado al ángulo interior. |

| Emb. | Ref. | Derivación en cruce |
|---|---|---|
| 5 | 0 756 88 | Permite las derivaciones con salvacables de dimensiones 50 × 12 mm o 92 × 20 mm. |

| Emb. | Ref. | Bases de corriente múltiples para canales de clipaje directo |
|---|---|---|
| | | Bases con bornes de conexión en los dos extremos, para instalación directa en las canales de clijpaje directo. Las bases incorporan el soluclip para una fijación perfecta en la canal.<br>Bornes de conexión automática. |
| | | Blanco |
| 10 | 0 772 02 | 2 x 2P+T |
| 10 | 0 772 03 | 3 x 2P+T |
| | | Rojo |
| 10 | 0 772 42 | 2 X 2P+T |
| 10 | 0 772 43 | 3 X 2P+T |


# molduras en material libre de halógenos 25 x 25, 40 x 25, 60 x 40 mm




| Emb. | Ref. | Molduras en material libre de halógenos |
|---|---|---|
| | | **Base y tapa en PC-ABS - 2 metros** |
| 100 | 6 371 00 | 25 x 25 mm. |
| 60 | 6 371 10 | 40 x 25 mm. |
| 24 | 6 371 20 | 60 x 40 mm. |
| | | **Accesorios para molduras en material sin halógenos** |
| 10 | 6 371 04 | Tapa final 25 x 25 mm. |
| 10 | 6 371 14 | Tapa final 40 x 25 mm. |
| 10 | 6 373 14 | Tapa final 60 x 40 mm. |
| 5 | 6 371 03 | Ángulo plano 25 x 25 mm. |
| 5 | 6 371 13 | Ángulo plano 40 x 25 mm. |
| 5 | 6 373 13 | Ángulo plano 60 x 40 mm. |
| 5 | 6 371 01 | Ángulo interior 25 x 25 mm. |
| 5 | 6 371 11 | Ángulo interior 40 x 25 mm. |
| 5 | 6 373 11 | Ángulo interior 60 x 40 mm. |

| Emb. | Ref. | Molduras en material libre de halógenos |
|---|---|---|
| | | **Accesorios para molduras en material sin halógenos** |
| 5 | 6 371 02 | Ángulo exterior 25 x 25 mm. |
| 5 | 6 371 12 | Ángulo exterior 40 x 25 mm. |
| 5 | 6 373 12 | Ángulo exterior 60 x 40 mm. |
| 10 | 6 371 05 | Tapa de unión x 25 mm. |
| 10 | 6 371 15 | Tapa de unión 40 x 25 mm. |
| 10 | 6 373 15 | Tapa de unión 60 x 40 mm. |
| 5 | 6 371 06 | Derivación en T 25 x 25 mm. |
| 5 | 6 371 16 | Derivación en T 40 x 25 mm. |
| 5 | 6 373 16 | Derivación en T 60 x 40 mm. |

# canales de instalación y distribución en material libre de halógenos 85 x 50, 130 x 50, 190 x 50 mm





| Emb. | Ref. | Canales de instalación y distribución en material libre de halógenos |
|---|---|---|
| | | **Base y tapa en PC-ABS - 2 metros** |
| 24 | 6 117 07 | 85 x 50 mm. |
| 16 | 6 117 10 | 100 x 50 mm. |
| 12 | 6 117 08 | 130 x 50 mm. |
| 12 | 6 117 09 | 190 x 50 mm - 2 compartimentos. |
| | | **Accesorios para canales de instalación y distribución en material sin halógenos** |
| 10 | 6 117 41 | Tapa final 85 x 50 mm. |
| 10 | 6 380 35 | Tapa final 100 x 50 mm. |
| 10 | 6 117 43 | Tapa final 130 x 50 mm. |
| 10 | 6 117 45 | Tapa final 190 x 50 mm. |
| 5 | 6 117 11 | Ángulo plano 85 x 50 mm. |
| 10 | 6 380 33 | Ángulo plano 100 x 50 mm. |
| 5 | 6 117 13 | Ángulo plano 130 x 50 mm. |
| 1 | 6 117 15 | Ángulo plano 190 x 50 mm. |
| 5 | 6 117 31 | Ángulo interior 85 x 50 mm. |
| 10 | 6 380 31 | Ángulo interior 100 x 50 mm. |
| 5 | 6 117 33 | Ángulo interior 130 x 50 mm. |
| 5 | 6 117 35 | Ángulo interior 190 x 50 mm. |
| 5 | 6 117 21 | Ángulo exterior 85 x 50 mm. |
| 10 | 6 380 32 | Ángulo exterior 100 x 50 mm. |
| 5 | 6 117 23 | Ángulo exterior 130 x 50 mm. |
| 5 | 6 117 25 | Ángulo exterior 190 x 50 mm. |
| 10 | 6 117 51 | Tapa de unión 85 x 50 mm. |
| 20 | 6 380 36 | Tapa de unión 100 x 50 mm. |
| 10 | 6 117 53 | Tapa de unión 130 x 50 mm. |
| 10 | 6 117 55 | Tapa de unión 190 x 50 mm. |
| 20 | 6 117 96 | Junta de tapa 80 mm. |
| 72 | 6 117 06 | Tabique de separación. |



| Emb. | Ref. | Soportes y marcos para mecanismos Mosaic |
|---|---|---|
| 10 | 6 117 97 | 2 módulos. |
| 5 | 6 117 98 | 4 módulos. |
| 5 | 6 117 99 | 6 módulos. |

| Emb. | Ref. | Soportes y cajas para mecanismos universales |
|---|---|---|
| 5 | 6 117 88 | Soporte universal. |
| 5 | 6 117 89 | Caja para canales. |

# DLP aluminio y DLP aluminio de clipaje directo

| Número de compartimentos | Ancho tapa (mm) | Sección (mm) | CANALES Y ACCESORIOS: Canal | Tapa rígida | CANALES Y ACCESORIOS: Tabique de separación | Tabique soporte | Tapa final | Ángulo plano | Ángulo exterior | Ángulo interior | Derivación | Junta de canal | Junta tapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  85 | **50 × 105** | 0 111 00 | 0 111 11 | 0 111 08 | – | 0 111 58 | 0 112 43 | 0 112 32 | 0 112 21 | 0 112 51 | 0 111 66 | 0 111 63 |
|  |  65 65 | **50 × 150** | 0 111 02 | 2 × 0 111 10 | 0 111 08 | 0 111 06 | 0 111 60 | 0 112 45 | 0 112 38 | 0 112 27 | 0 112 51 | 0 111 66 | 2 × 0 111 62 |

## ADAPTADORES PARA MECANISMOS MOSAIC


| | Ancho de la tapa 65 mm | Ancho de la tapa 85 mm |
|---|---|---|
| **2 módulos**  | 0 112 02 | 0 112 12 |
| **4 módulos**  | 0 112 04 | 0 112 14 |
| **6 módulos**  | 0 112 06 | 0 112 16 |
| **8 módulos**  | 0 112 08 | 0 112 18 |

## ADAPTADORES UNIVERSALES PARA MECANISMOS

| | Ancho de la tapa 85 mm |
|---|---|
| **1 mecanismo**  | 0 111 67 |
| **2 mecanismos**  | 0 111 68 |
| **3 mecanismos**  | 0 111 69 |

## Accesorios VDI


| | Ancho de la tapa 65 o 85 mm |
|---|---|
| **Ángulo interior VDI** | 0 107 80 |
| **Ángulo exterior VDI** | 0 107 81 |
| **Ángulo plano VDI** | 0 107 82 |
| **Derivación plana VDI** | 0 107 83 |

| Número de compartimentos | CANALES: Canal con tapa | CANALES: Tapa | ÁNGULOS: Ángulo interior | Ángulo exterior | Ángulo plano | ACCESORIOS: Tabique separación | | Tapa final | Junta de tapa | Soluclip | | Enlace | Kit de puesta tierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| **50 x 85 mm**  | 6 038 11 | 6 038 17 | 6 038 22 | 6 038 28 | 6 038 34 | 6 373 58 | 6 038 47 | 6 038 40 | 6 038 19 | 6 038 57 | 6 038 58 | 6 038 59 | 0 111 88 |
| **50 x 130 mm**  | 6 038 13 | | 6 038 24 | 6 038 30 | 6 038 36 | | | 6 038 42 | | | | | |


# canal DLP aluminio 50 × 105


## canales y accesorios

Referencias para canal **50 × 105**




Referencias para canal **50 × 150**





| Emb. | Ref. | Canales |
|---|---|---|
| | | Para mecanismos Mosaic con soportes para tapa de 85 mm. |
| | | **Canales 1 compartimento** |
| 8 | 0 111 00 | 50 × 105 mm.<br>Long. 2 m.<br>Sección máxima: 4300 mm².<br>Suministrada sin tapa.  |
| | | **Tapas** |
| 16 | 0 111 11 |  Ancho de 85 mm. |
| | | **Tabiques** |
| 24 | 0 111 08 |  Tabique de separación. |
| | | **Juntas para tapa y canal** |
| 20 | 0 111 66 |  Junta de canal. |
| 10 | 0 111 63 |  Junta de tapa 85 mm. |

| Emb. | Ref. | Elementos de acabado |
|---|---|---|
| 20 | 0 111 58 |  Tapa final. |
| 10 | 0 112 43 |  Ángulo plano. |
| 1 | 0 112 32 |  Ángulo exterior. |
| 1 | 0 112 21 |  Ángulo interior. |
| 5 | 0 112 51 |  Derivación en T.<br>Salida canal 50 x 105. |

| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| 20 | 0 111 88 |  Kit de puesta a tierra. |

# canal DLP aluminio 50 × 150

## canal y accesorios


| Emb. | Ref. | Canales |
|---|---|---|
| | | Para mecanismos Mosaic con soportes para tapa de 65 mm. |
| | | **Canales 2 compartimentos**  |
| 4 | 0 111 02 | 50 × 150 mm.<br>Long. 2 m.<br>Sección máxima: 2 930 mm² por compartimento.<br>Suministrada sin tapa ni tabique. |
| | | **Tapas** |
| 16 | 0 111 10 |  Ancho parcial de 65 mm. |
| 8 | 0 111 12 | Ancho total de 130 mm. |
| | | **Tabiques** |
| 24 | 0 111 08 |  Tabique de separación. |
| 12 | 0 111 06 |  Tabique soporte. |
| | | **Juntas para tapa y canal** |
| 20 | 0 111 66 |  Junta de canal. |
| 10 | 0 111 62 |  Junta de tapa 65 mm. |
| 10 | 0 111 64 | Junta de tapa 130 mm. |

| Emb. | Ref. | Elementos de acabado |
|---|---|---|
| 10 | 0 111 60 |  Tapa final. |
| 5 | 0 112 45 |  Ángulo plano. |
| 1 | 0 112 38 |  Ángulo exterior. |
| 1 | 0 112 27 |  Ángulo interior. |
| 5 | 0 112 51 |  Derivación en T.<br>Salida canal 50 x 105 |

| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| 20 | 0 111 88 |  Kit de puesta a tierra. |

# canal DLP aluminio de clipaje directo 50 × 85 y 50 × 130 mm

## canal y accesorios




## Canales y accesorios

| Emb. | Ref. 50 x 85 | Ref. 50 x 130 | |
|---|---|---|---|
| 24[1] | 6 038 11 | | **1 compartimento**<br>Canal aluminio de clipaje directo.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic.<br>Suministrada sin tapa. |
| 12[1] | | 6 038 13 | **2 compartimentos**<br>Canal aluminio de clipaje directo.<br>Para instalación directa de mecanismos Mosaic.<br>Suministrada sin tapa. |
| 24[1] | 6 038 17 | | **Tapas**<br>Ancho 45 mm, longitud 2 m. |
| 32[1] | 6 373 58 | | **Tabique separadores**<br>Longitud 2 m.<br>Tabique de separación de PVC. |
| 32[1] | 6 038 47 | | Tabique de separación de aluminio. |
| 10 | 6 038 19 | | **Junta de tapa**<br>Junta de tapa.<br>Ancho 45 mm. |
| 5 | 6 038 59 | | **Enlace**<br>Enlace para unión de 2 cuerpos. |
| 10 | 6 038 58 | | **Soluclip**<br>Para la fijación de mecanismos Mosaic. |

1: Metros por pack

## Ángulos

| Emb. | Ref. 50 x 85 | Ref. 50 x 130 | |
|---|---|---|---|
| 10/8 | 6 038 22 | 6 038 24 | Ángulo interior variable, de 80° a 120°. |
| 10/8 | 6 038 28 | 6 038 30 | Ángulo exterior variable, de 80° a 120° |
| 10/4 | 6 038 34 | 6 038 36 | Ángulo plano. |

## Tapas finales

| Emb. | Ref. 50 x 85 | Ref. 50 x 130 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 038 40 | 6 038 42 | Tapas finales. |

## Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 20 | 0 111 88 | Kit de puesta a tierra. |

# tabla de capacidad canal DLP monobloc

| Dimensiones | Número de compartimentos | Ancho de tapa | Sección | Capacidad | ∅ máx. | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 3 × 1,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | UTP & FTP Cat. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 × 80**  **Ref. 0 104 61** | 1 compartimento | 65 mm | 2240 | Máxima | 33 | 135 | 100 | 88 | 65 | 19 | 14 | 44 |
| | | | 690 | Con soporte Mosaic | 2 × 14 | 41 | 31 | 27 | 20 | 6 | 4 | 13 |
| | | | 1030 | Con soporte Lexic | 2 × 16 | 62 | 46 | 40 | 30 | 9 | 6 | 20 |
| **35 × 105**  **Ref. 0 104 63** | 1 compartimento | 85 mm | 6440 | Máxima | 33 | 172 | 128 | 112 | 83 | 25 | 18 | 56 |
| | | | 820 | Con soporte Mosaic | 2 × 16 | 49 | 36 | 32 | 23 | 7 | 5 | 16 |
| | | | 590 | Con soporte universal | 2 × 16 | 35 | 26 | 23 | 17 | 5 | 3 | 11 |
| | | | 980 | Con soporte Lexic | 2 × 16 | 59 | 44 | 38 | 28 | 8 | 6 | 19 |
| **50 × 80**  **Ref. 0 104 62** | 1 compartimento | 65 mm | 3340 | Máxima | 39 | 202 | 150 | 131 | 97 | 29 | 21 | 66 |
| | | | 1790 | Con soporte Mosaic | 2 × 18 | 108 | 80 | 70 | 52 | 15 | 11 | 35 |
| | | | 2130 | Con soporte Lexic | 2 × 24 | 129 | 95 | 84 | 62 | 18 | 13 | 42 |
| **50 × 105**  **Ref. 0 104 64** | 1 compartimento | 85 mm | 4300 | Máxima | 42 | 260 | 113 | 169 | 125 | 38 | 28 | 85 |
| | | | 2270 | Con soporte universal | 2 × 24 | 137 | 102 | 89 | 66 | 20 | 14 | 45 |
| | | | 1680 | Con soporte Lexic | 2 × 16 | 99 | 73 | 64 | 47 | 14 | 10 | 32 |
| | | | 2430 | Con soporte Hypra | 2 × 21 | 147 | 109 | 95 | 70 | 21 | 15 | 48 |
| **50 × 130**  **Ref. 0 104 65** | 1 compartimento | 130 mm | 6440 | Máxima | 2 × 42 | 390 | 289 | 254 | 187 | 57 | 42 | 128 |
| | | | 2360 | Con soporte universal | 2 × 30 | 143 | 106 | 93 | 68 | 20 | 15 | 47 |
| | | | 3200 | Con soporte Lexic | 2 × 20 | 194 | 143 | 126 | 93 | 28 | 20 | 63 |
| | | | 2440 | Con soporte Hypra | 2 × 25 | 147 | 109 | 96 | 71 | 21 | 15 | 48 |
| **50 × 150**  **Ref. 0 104 27** | 2 compartimentos | 65 mm | 3060 | Máxima | 42 | 185 | 137 | 120 | 89 | 27 | 20 | 61 |
| | | | 1510 | Con soporte Mosaic | 18 | 91 | 67 | 59 | 43 | 13 | 9 | 30 |
| | | | 1850 | Con soporte Lexic | 24 | 112 | 83 | 73 | 53 | 16 | 12 | 36 |
| | | 65 mm | 3060 | Máxima | 42 | 185 | 137 | 120 | 89 | 27 | 20 | 61 |
| | | | 1510 | Con soporte Mosaic | 18 | 91 | 67 | 59 | 43 | 13 | 9 | 30 |
| | | | 1850 | Con soporte Lexic | 24 | 112 | 83 | 73 | 53 | 16 | 12 | 36 |
| **65 × 150**  **Ref. 0 104 75** | 1 compartimento | 130 mm | 8200 | Máxima | 2 × 55 | 497 | 368 | 323 | 238 | 72 | 53 | 163 |
| | | | 4120 | Con soporte universal | 2 × 40 | 249 | 185 | 162 | 120 | 36 | 27 | 82 |
| | | | 4960 | Con soporte Lexic | 2 × 33 | 300 | 223 | 195 | 144 | 44 | 32 | 99 |
| | | | 4200 | Con soporte Hypra | 2 × 28 | 254 | 188 | 165 | 122 | 37 | 27 | 83 |
| **65 × 195**  **Ref. 0 104 76** | 1 compartimento | 180 mm | 11240 | Máxima | 3 × 54 | 681 | 505 | 443 | 327 | 99 | 73 | 224 |

## Norma UNE EN 50085-2-1

La norma EN 50085-2-1 hace referencia a los sistemas de canalizaciones eléctricas para instalaciones en pared o techo. Esta norma propone una clasificación a distintos niveles que permite adaptarse a las necesidades y aplicaciones deseadas.

Colores:
Blanco RAL 9003
Gris RAL 7035
Negro RAL 9017







# tabla de capacidad canal DLP clipaje directo





| Dimensiones | Número de compartimentos | Ancho de tapa | Sección | Capacidad | ∅ máx. | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 3 × 1,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | UTP & FTP Cat. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50 × 80**  **Ref. 0 756 01** | 1 compartimento | 45 mm | 2934 | Máxima | 38 | 177 | 131 | 115 | 85 | 26 | 19 | 58 |
| | | | 1564 | Con tomas para canales | | 94 | 70 | 61 | 45 | 13 | 10 | 31 |
| | | | 1604 | Con soportes LEXIC | | 97 | 72 | 63 | 46 | 14 | 10 | 32 |
| **50 × 105**  **Ref. 0 756 02** | 1 compartimento | 45 mm | 4098 | Máxima | 38 | 248 | 184 | 161 | 119 | 36 | 26 | 81 |
| | | | 2728 | Con tomas para canales | | 165 | 122 | 107 | 79 | 24 | 17 | 54 |
| | | | 2768 | Con soportes LEXIC | | 167 | 124 | 109 | 80 | 24 | 18 | 55 |
| **50 × 130**  **Ref. 0 756 03** | 2 compartimentos | 45 mm | 2442 | Máxima | 38 | 148 | 109 | 96 | 71 | 21 | 16 | 48 |
| | | | 1072 | Con tomas para canales | | 65 | 48 | 42 | 31 | 9 | 7 | 21 |
| | | | 1112 | Con soportes LEXIC | | 67 | 50 | 43 | 32 | 9 | 7 | 22 |
| | | 45 mm | 2442 | Máxima | | 148 | 109 | 96 | 71 | 21 | 16 | 48 |
| | | | 1072 | Con tomas para canales | | 65 | 48 | 42 | 31 | 9 | 7 | 21 |
| | | | 1112 | Con soportes LEXIC | | 67 | 50 | 43 | 32 | 9 | 7 | 22 |
| **50 × 145**  **Ref. 0 756 04** | 2 compartimentos | 45 mm | 2442 | Máxima | 38 | 148 | 109 | 96 | 71 | 21 | 16 | 48 |
| | | | 1072 | Con tomas para canales | | 65 | 48 | 42 | 31 | 9 | 7 | 21 |
| | | | 1112 | Con soportes LEXIC | | 67 | 50 | 43 | 32 | 9 | 7 | 22 |
| | | 45 mm | 3024 | Máxima | 38 | 183 | 135 | 119 | 88 | 26 | 19 | 60 |
| | | | 1654 | Con tomas para canales | | 100 | 74 | 65 | 48 | 14 | 10 | 33 |
| | | | 1694 | Con soportes LEXIC | | 102 | 76 | 66 | 49 | 15 | 11 | 33 |
| **50 × 180**  **Ref. 0 756 06** | 3 compartimentos | 45 mm | 2442 | Máxima | 38 | 148 | 109 | 96 | 71 | 21 | 16 | 48 |
| | | | 1072 | Con tomas para canales | | 65 | 48 | 42 | 31 | 9 | 7 | 21 |
| | | | 1112 | Con soportes LEXIC | | 67 | 50 | 43 | 32 | 9 | 7 | 22 |
| | | 45 mm | 1950 | Máxima | 38 | 118 | 87 | 76 | 56 | 17 | 12 | 38 |
| | | | 580 | Con tomas para canales | | 35 | 26 | 22 | 16 | 5 | 3 | 11 |
| | | | 620 | Con soportes LEXIC | | 37 | 27 | 24 | 18 | 5 | 4 | 12 |
| | | 45 mm | 2442 | Máxima | 38 | 148 | 109 | 96 | 71 | 21 | 16 | 48 |
| | | | 1072 | Con tomas para canales | | 65 | 48 | 42 | 31 | 9 | 7 | 21 |
| | | | 1112 | Con soportes LEXIC | | 67 | 50 | 43 | 32 | 9 | 7 | 22 |

## Clasificación de las canales DLP evolutiva

| | |
|---|---|
| **6.2 Resistencia al impacto durante la instalación y aplicación** | 2.0 J |
| **6.3 Temperatura mínima de almacenamiento y transporte** | – 25 °C |
| **6.3 Temperatura mínima de instalación y aplicación** | – 5 °C |
| **6.3 Temperatura máxima de aplicación** | + 60 °C |
| **6.4 Resistencia a la propagación de la llama** | No propagador |
| **6.5 Continuidad eléctrica** | Sin continuidad |
| **6.6 Propiedades eléctricas** | Aislante |
| **6.7 Grado de protección de las envolventes** | IP 40 |
| **6.9 Retención de la cubierta** | Apertura con un útil |
| **6.101 Condiciones de instalación** | Superficie fijada a la pared / Superficie fijada al techo |
| **6.103 Según el tipo** | Tipo 2 para distribución y tipo 3 para instalación |
| **Tensión asignada** | 500 V |
| **Protección contra los choques mecánicos** | IK 07 |

# tabla de selección de referencias Euroquint


| | Sección (mm) | Longitud (m) | Canal  | Tabique separador  | Ángulo plano  | Ángulo exterior  | Ángulo interior  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **25 × 40** | **2** | 6 101 10 | | 6 101 13 | 6 101 12 | 6 101 12 | |
|  | **25 × 40** | **2** | 6 101 11 | | 6 101 13 | 6 101 12 | 6 101 12 | |
|  | **40 × 40** | **2** | 6 101 20 | | 6101 23 | 6 101 22 | 6 101 22 | |
|  | **40 × 60** | **2** | 6 101 30 | | 6 101 32 | 6 101 33 | 6 101 34 | |
|  | **40 × 60** | **2** | 6 101 31 | | 6 101 32 | 6 101 33 | 6 101 34 | |
|  | **40 × 90** | **2** | 6 101 40 | 6 101 90 | 6 101 42 | 6 101 43 | 6 101 44 | |
|  | **40 × 110** | **2** | 6 101 50 | 6 101 90 | 6 101 52 | 6 101 53 | 6 101 54 | |
|  | **60 × 110** | **2** | 6 101 60 | 6 101 91 | 6 101 62 | 6 101 63 | 6 101 64 | |
|  | **60 × 150** | **2** | 6 101 70 | 6 101 91 | 6 101 72 | 6 101 73 | 6 101 74 | |
|  | **60 × 200** | **2** | 6 101 80 | 6 101 91 | 6 101 82 | 6 101 83 | 6 101 84 | |

| | Tapa final  | Tapa unión  | Derivación T  | Retenedor cables  | Portamecanismos modular |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 101 13 | 6 101 13 | 6 101 13 | | |
| | 6 101 13 | 6 101 13 | 6 101 13 | | |
| | 6 101 23 | 6 101 23 | 6 101 23 | | |
| | 6 101 35 | 6 101 36 | 6 101 37 | 6 101 38 | |
| | 6 101 35 | 6 101 36 | 6 101 37 | 6 101 38 | |
| | 6 101 35 | 6 101 46 | 6 101 47 | | 6 101 95 |
| | 6 101 55 | 6 101 56 | 6 101 57 | | 6 101 96 |
| | 6 101 65 | 6 101 66 | 6 101 67 | | 6 101 96 |
| | 6 101 65 | 6 101 76 | 6 101 77 | | 6 101 97 |
| | 6 101 85 | | | | |


*Para aparamenta DIN 2 polos.

# canal Euroquint 25 × 40 y 40 × 40

canal Euroquint **25 × 40**




canal Euroquint **40 × 40**




| Emb. | Ref. | Canal 25 × 40 |
|---|---|---|
| | | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa de ancho de 40.<br>Suministrada en 24 tiras de 2 m. |
| 48 | 6 101 10 | Con 1 compartimento. |
| 48 | 6 101 11 | Con 2 compartimentos. |

**Accesorios**

| | | |
|---|---|---|
| 25 | 6 101 12 | Accesorios multifunción para el montaje de:<br>Ángulos exteriores.<br>Ángulos interiores. |
| 25 | 6 101 13 | Accesorios multifunción para el montaje de:<br>Ángulos planos.<br>Tapas finales.<br>Uniones.<br>Derivaciones en T. |


| Emb. | Ref. | Canal 40 × 40 |
|---|---|---|
| | | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa de ancho de 40.<br>Suministrada en 16 tiras de 2 m o 18 tiras de 3 m. |
| 32 | 6 101 20 | Con 1 compartimento. |
| 54 | 6 101 29 | Con 2 compartimento (longitud 3 m). |

**Accesorios**


| | | |
|---|---|---|
| 20 | 6 101 22 | Accesorios multifunción para el montaje de:<br>Ángulos exteriores e interiores. |
| 20 | 6 101 23 | Accesorios multifunción para el montaje de:<br>Ángulos planos.<br>Tapas finales.<br>Uniones.<br>Derivaciones en T. |

# canal Euroquint 40 × 60 y 40 × 90

canal Euroquint **40 × 60**




canal Euroquint **40 × 90**




## Canal 40 × 60

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa de ancho de 60.<br>Suministrada en 12 tiras de 2 m o 18 tiras de 3 m. |
| 24 | 6 101 30 | Con 1 compartimento. |
| 54 | 6 101 39 | Con 1 compartimento (longitud 3 m). |
| 24 | 6 101 31 | Con 2 compartimentos. |

### Accesorios

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 6 101 33 | Ángulo exterior. |
| 4 | 6 101 34 | Ángulo interior. |
| 4 | 6 101 32 | Ángulo plano. |
| 10 | 6 101 35 | Tapa final. |
| 10 | 6 101 36 | Enlace. |
| 10 | 6 101 37 | Derivación T. |
| 50 | 6 101 38 | Retenedor. |

## Canal 40 × 90


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa de ancho de 90.<br>Número máximo de compartimentos: 3.<br>Suministrada en 12 tiras de 2 m o 18 tiras de 3 m. |
| 20 | 6 101 40 | Con 1 compartimento. |
| 54 | 6 101 49 | Con 1 compartimento (longitud 3 m). |
| 24 | 6 101 90 | Tabique separador. |

### Accesorios


| | | |
|---|---|---|
| 4 | 6 101 43 | Ángulo exterior. |
| 4 | 6 101 44 | Ángulo interior. |
| 4 | 6 101 42 | Ángulo plano. |
| 10 | 6 101 45 | Tapa final. |
| 10 | 6 101 46 | Enlace. |
| 10 | 6 101 47 | Derivación T. |
| 50 | 6 101 48 | Retenedor. |
| 4 | 6 101 95 | Marco portamecanismos enlazable para mecanismos Mosaic con adaptador MMI/B. |

# canal Euroquint 40 × 110 y 60 × 110

canal Euroquint **40 × 110**




canal Euroquint **60 × 110**




| Emb. | Ref. | **Canal 40 × 110** |
|---|---|---|
| | | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa de ancho de 110.<br>Número máximo de compartimentos: 3.<br>Suministrada en 10 tiras de 2 m y 2 retenedores por metro de canal. |
| 20 | 6 101 50 | Con 1 compartimento. |
| 72 | 6 101 90 | Tabique separador. |


| | | **Accesorios** |
|---|---|---|
| 4 | 6 101 53 |  Ángulo exterior. |
| 4 | 6 101 54 |  Ángulo interior. |
| 4 | 6 101 52 |  Ángulo plano. |
| 10 | 6 101 55 |  Tapa final. |
| 10 | 6 101 56 |  Enlace. |
| 10 | 6 101 57 |  Derivación T. |
| 25 | 6 101 58 | Retenedor. |
| 10 | 6 101 96 | Marco portamecanismos enlazable para mecanismos Mosaic con adaptador MMI/B. |

| Emb. | Ref. | **Canal 60 × 110** |
|---|---|---|
| | | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa de ancho de 110.<br>Número máximo de compartimentos: 3.<br>Suministrada en 8 tiras de 2 m o 18 tiras de 3 m y 2 retenedores por metro de canal. |
| 16 | 6 101 60 | Con 1 compartimento. |
| 24 | 6 101 69 | Con 1 compartimento (longitud 3 m). |
| 60 | 6 101 91 | Tabique separador. |


| | | **Accesorios** |
|---|---|---|
| 4 | 6 101 63 |  Ángulo exterior. |
| 4 | 6 101 64 |  Ángulo interior. |
| 4 | 6 101 62 |  Ángulo plano. |
| 8 | 6 101 65 |  Tapa final. |
| 8 | 6 101 66 |  Enlace. |
| 10 | 6 101 67 |  Derivación T. |
| 25 | 6 101 58 | Retenedor. |
| 10 | 6 101 96 | Marco portamecanismos enlazable para mecanismos Mosaic con adaptador MMI/B. |

# canal Euroquint 60 × 150 y 60 × 200

canal Euroquint **60 × 150**




canal Euroquint **60 × 200**




| Emb. | Ref. | **Canal 60 × 150** |
|---|---|---|
| | | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa de ancho de 150.<br>Número máximo de compartimentos: 5.<br>Suministrada en 8 tiras de 2 m o 4 tiras de 3 m y 2 retenedores por metro de canal. |
| 16 | 6 101 70 | Con 1 compartimento. |
| 16 | 6 101 79 | Con 1 compartimento (longitud 3 m). |
| 12 | 6 101 91 | Tabique separador. |

| | | **Accesorios** |
|---|---|---|
| 4 | 6 101 73 |  Ángulo exterior. |
| 4 | 6 101 74 |  Ángulo interior. |
| 4 | 6 101 72 |  Ángulo plano. |
| 8 | 6 101 65 |  Tapa final. |
| 8 | 6 101 76 |  Enlace. |
| 10 | 6 101 77 |  Derivación T. |
| 25 | 6 101 78 | Retenedor. |
| 10 | 6 101 97 | Marco portamecanismos enlazable para mecanismos Mosaic con adaptador MMI/B. |

| Emb. | Ref. | **Canal 60 × 200** |
|---|---|---|
| | | Comprende:<br>- 1 canal.<br>- 1 tapa de ancho de 2000.<br>Número máximo de compartimentos: 5.<br>Suministrada en 6 tiras de 2 m y 2 retenedores por metro de canal. |
| 16 | 6 101 80 | Con 1 compartimento. |
| 60 | 6 101 91 | Tabique separador. |

| | | **Accesorios** |
|---|---|---|
| 4 | 6 101 63 |  Ángulo exterior. |
| 4 | 6 101 64 |  Ángulo interior. |
| 4 | 6 101 62 |  Ángulo plano. |
| 8 | 6 101 85 |  Tapa final. |
| 10 | 6 101 67 |  Derivación T. |
| 25 | 6 101 58 | Retenedor. |


# tabla de selección de referencias

**Fluidquint**

| Dimensiones | | 32 × 35 | 40 × 70 | 60 × 70 | 60 × 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Canal** | | | **Referencias** | | |
| **Canal** |  | 6 112 80 | 6 112 60 | 6 112 90 | 6 113 00 |
| **Bases** | | | | | |
| **Base plana** |  | – | 6 112 61 | 6 112 61 | 6 113 01 |
| **Base cerrada** |  | 6 112 74 | 6 112 76 | 6 112 78 | 6 112 79 |
| **Abrazaderas** | | | | | |
| **FAC** |  | – | 6 113 80 | 6 113 80 | 6113 80 |
| **FAS** |  | 6 113 81 | 6 113 81 | 6 113 81 | – |
| **Accesorios** | | | | | |
| **Ángulo plano** |  | 6 112 84 | 6 112 64 | 6 112 94 | 6 113 04 |
| **Ángulo exterior** |  | 6 112 86 | 6 112 66 | 6 112 96 | 6 113 06 |
| **Ángulo interior** |  | 6 112 85 | 6 112 65 | 6 112 95 | 6 113 05 |
| **Tapa final** |  | 6 112 83 | 6 112 63 | 6 112 93 | 6 113 03 |
| **Enlace** |  | 6 112 87 | 6 112 67 | 6 112 97 | 6 113 07 |
| **Derivación T** |  | 6 112 88 | 6 112 68 | 6 112 98 | 6 113 08 |
| **Pasamuros recto** |  | – | 6 112 70 | – | 6 113 10 |
| **Pasamuros acodado** |  | – | 6 112 69 | – | 6 113 09 |


# Fluidquint 32 × 35

**canales para aire acondicionado, tuberías y accesorios**









## Canales para aire acondicionado y tuberías 32 × 35

Canales para instalar en base portatubos o abrazadera.


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Canal** |
| 48 | 6 112 80 |  Longitud 2 m. |
| | | **Base portatubos** |
| 48 | 6 112 74 | Longitud 2 m. |
| | | **Abrazadera** |
| 50 | 6 113 81 |  Para tubos de aire acondicionado con aislamiento térmico. Capacidad entre 10 y 22 mm. |



## Accesorios









| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 112 83 |  | Tapa final. |
| 10 | 6 112 84 |  | Ángulo plano. |
| 10 | 6 112 85 |  | Ángulo interior. |
| 10 | 6 112 86 |  | Ángulo exterior. |
| 12 | 6 112 87 |  | Enlace. |
| 10 | 6 112 88 |  | Derivación en T. |

# Fluidquint 40 × 70

**canales para aire acondicionado, tuberías y accesorios**







| Emb. | Ref. | Canales para aire acondicionado y tuberías 40 × 70 |
|---|---|---|
| | | Canales para instalar en bases plana, base portatubos o abrazadera. |
| 40 | 6 112 60 | **Canal**  Longitud 2 m. |
| 40 | 6 112 61 | **Base plana con retenedores**  Longitud 2 m. |
| 40 | 6 112 76 | **Base portatubos** Material PVC M1. Blanco RAL 9016. Longitud 2 m. |
| 50 | 6 113 80 | **Abrazadera**  Material Polipropileno. Para tubos de aire acondicionado con aislamiento térmico. Capacidad entre 15 y 45 mm. |
| 50 | 6 113 81 |  Para tubos de aire acondicionado con aislamiento térmico. Capacidad entre 10 y 22 mm. |






| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| 10 | 6 112 63 |  Tapa final. |
| 10 | 6 112 64 |  Ángulo plano. |
| 10 | 6 112 65 |  Ángulo interior. |
| 10 | 6 112 66 |  Ángulo exterior. |
| 10 | 6 112 67 |  Enlace. |
| 5 | 6 112 68 |  Derivación en T. |
| 10 | 6 112 70 |  Pasamuros recto. |
| 10 | 6 112 69 |  Pasamuros acodado. |
| 8 | 6 112 75 |  Reducción para derivación en T. Ref. 6 112 68. |

# Fluidquint 60 × 70

**canales para aire acondicionado, tuberías y accesorios**








| Emb. | Ref. | Canales para aire acondicionado y tuberías 60 × 70 |
|---|---|---|
| | | Canales para instalar en bases plana, base portatubos o abrazadera. |
| 32 | 6 112 90 | **Canal**  Longitud 2 m. |
| 40 | 6 112 61 | **Base plana con retenedores**  Longitud 2 m. |
| 32 | 6 112 78 | **Base portatubos** Material PVC M1. Blanco RAL 9016. Longitud 2 m. |
| 50 | 6 113 80 | **Abrazadera**  Material Polipropileno. Para tubos de aire acondicionado con aislamiento térmico. Capacidad entre 15 y 45 mm. |
| 50 | 6 113 81 |  Para tubos de aire acondicionado con aislamiento térmico. Capacidad entre 10 y 22 mm. |









| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| 10 | 6 112 93 |  Tapa final. |
| 8 | 6 112 94 |  Ángulo plano. |
| 8 | 6 112 95 |  Ángulo interno. |
| 8 | 6 112 96 |  Ángulo externo. |
| 12 | 6 112 97 |  Enlace. |
| 6 | 6 112 98 |  Derivación en T. |

# Fluidquint 60 × 100

**canales para aire acondicionado, tuberías y accesorios**





| Emb. | Ref. | Canales para aire acondicionado y tuberías 60 × 100 |
|---|---|---|
| | | Canales para instalar en bases plana, base portatubos o abrazadera. |
| 32 | 6 113 00 | **Canal**  Longitud 2 m. |
| 32 | 6113 01 | **Base plana con retenedores**  Longitud 2 m. |
| 32 | 6 112 79 | **Base portatubos** Material PVC M1. Blanco RAL 9016. Longitud 2 m. |
| 50 | 6 113 80 | **Abrazadera**  Material Polipropileno. Para tubos de aire acondicionado con aislamiento térmico. Capacidad entre 15 y 45 mm. |






| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| 5 | 6 113 03 |  Tapa final. |
| 5 | 6 113 04 |  Ángulo plano. |
| 5 | 6 113 05 |  Ángulo interior. |
| 5 | 6 113 06 |  Ángulo exterior. |
| 5 | 6113 07 |  Enlace. |
| 2 | 6 113 08 |  Derivación en T. |
| 5 | 6 113 10 |  Pasamuros recto. |
| 5 | 6 113 09 |  Pasamuros acodado. |
| 2 | 6 113 11 |  Reducción para derivación en T. Ref. 6113 08. |

# tabla de selección para aire acondicionado

## Composición e instalación

**Instalación para aire acondicionado:**




| | Menos de 3000 W | | Entre 3000 y 5000 W | | Más de 5000 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Líquido | Gas | Líquido | Gas | Líquido | Gas |
| | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
| | Ø25 mm | Ø28 mm | Ø25 mm | Ø31 mm | Ø28 mm | Ø34 mm |
| 40 × 70 y 60 × 70 Split simple |  | |  | | | |
| 60 × 100 Split simple y doble |  | |  | |  | |

## Selección del sistema de instalación


| | Para aire acondicionado | | | Para tuberías |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 32 × 35 | 6 112 74 | - | - | 6 113 81 |
| 40 × 70 | 6 112 76 | 6 112 61 | 6 113 80 | 6 113 81 |
| 60 × 70 | 6 112 78 | 6 112 61 | 6 113 80 | 6 113 81 |
| 60 × 100 | 6 112 79 | 6 113 01 | 6 113 80 | |

# tabla de selección para aire acondicionado


zcvzc

## Instalación con base plana


**6 112 61 y 6 113 01**



Fácil alineación de las bases.



Base perforada para la rápida fijación de la base.



Los tubos pueden preinstalarse utilizando los retenedores en la base antes de su fijación mediante bridas.

## Instalación con abrazaderas

**6 113 80**





Las abrazaderas se instalan en los canales 40 × 70, 60 × 70 y 60 × 100 con bridas abribles para la sujección de los tubos.


## Instalación para aire acondicionado

**1. Fijar el soporte en la pared:**

**Con base plana**
**6 112 61 y 6 113 01**



Fijación de la base.




Fijación de las bridas y retenedores para la sujección de los tubos.

**Con abrazadera**
**6 113 80**



Ajuste de la abrazadera según la dimensión de la canal.



Se recomienda la instalación de las abrazaderas cada 50 cm.

**2. Colocar los tubos**





**3. Colocar la canal**



## Instalación de tuberías

**Con abrazaderas**

**6 113 81**





La abrazadera para las canales 32 × 35 y 40 × 70 puede soportar tuberías de diámetros 10 hasta 22 mm.

# canales para tuberías sin accesorios y moldura de fachada



| Emb. | Ref. | Canales para tuberías sin accesorios |
|---|---|---|
| | | Longitud 2 m. Alto × Ancho. |
| 80 | 6 113 20 | Canal 30 × 25 mm. |
| 48 | 6 113 21 | Canal 40 × 60 mm. |
| 32 | 6 113 22 | Canal 60 × 60 mm. |
| 32 | 6 113 23 | Canal 60 × 80 mm. |
| 24 | 6 113 24 | Canal 60 × 100 mm. |
| 16 | 6 113 25 | Canal 60 × 120 mm. |
| 12 | 6 113 26 | Canal 80 × 120 mm. |



| Emb. | Ref. | Moldura de fachada |
|---|---|---|
| | | Longitud 2 m. |
| | | **Molduras** |
| 12 | 6 363 82 | Moldura 176 × 74 mm. |
| 10 | 6 363 83 | Moldura 218 × 109 mm. |
| | | **Soportes** |
| | | Distancia recomendada entre soportes 40 cm. |
| 5 | 6 363 84 | Soporte 176 × 74 mm. |
| 5 | 6 363 85 | Soporte 218 × 109 mm. |

# Cajas de suelo rectangulares para suelo técnico

**tabla de selección**

| POSICIÓN DE LOS MECANISMOS | CAPACIDAD | SOPORTE PORTA-MECANISMOS | TAPAS PARA REVESTIMIENTO ESPESOR ≤ 8 mm | | | PLACAS DE ACABADO (opcional) | | CUBRE-MECANISMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  Tapa plástico 0 880 02 | |  Tapa inox 0 880 05 |  0 880 47 | |  0 880 27 |
| **Horizontal regulable**  $H_{min}$ : 80 mm | 12 (3 x 4) módulos | 0 880 20 | Plástico | | 0 880 00 | Inox | 0 880 15 | - |
| | | | Metal | Inox | 0 880 03 | Inox | 0 880 45 | |
| | | | | Bronce | 0 880 06 | Bronce | 0 880 48 | |
| | 18 (3 x 6) módulos | 0 880 21 | Plástico | | 0 880 01 | Inox | 0 880 16 | - |
| | | | Metal | Inox | 0 880 04 | Inox | 0 880 46 | |
| | | | | Bronce | 0 880 07 | Bronce | 0 880 49 | |
| | 24 (3 x 8) módulos | 0 880 22 | Plástico | | 0 880 02 | Inox | 0 880 17 | - |
| | | | Metal | Inox | 0 880 05 | Inox | 0 880 47 | |
| | | | | Bronce | 0 880 08 | Bronce | 0 880 50 | |
| **Vertical**  $H_{min}$ : 83 mm | 8 (2 x 4) módulos | 0 880 23 | Plástico | | 0 880 00 | Inox | 0 880 15 | 0 880 26 |
| | | | Metal | Inox | 0 880 03 | Inox | 0 880 45 | |
| | | | | Bronce | 0 880 06 | Bronce | 0 880 48 | |
| | 12 (2 x 6) módulos | 0 880 24 | Plástico | | 0 880 01 | Inox | 0 880 16 | 0 880 27 |
| | | | Metal | Inox | 0 880 04 | Inox | 0 880 46 | |
| | | | | Bronce | 0 880 07 | Bronce | 0 880 49 | |
| | 16 (2 x 8) módulos | 0 880 25 | Plástico | | 0 880 02 | Inox | 0 880 17 | 0 880 28 |
| | | | Metal | Inox | 0 880 05 | Inox | 0 880 47 | |
| | | | | Bronce | 0 880 08 | Bronce | 0 880 50 | |
| **Registro**  | 8/12 módulos | 0 880 39 | Plástico | | 0 880 00 | Inox | 0 880 15 | - |
| | | | Metal | Inox | 0 880 03 | Inox | 0 880 45 | |
| | | | | Bronce | 0 880 06 | Bronce | 0 880 48 | |
| | 12/18 módulos | 0 880 40 | Plástico | | 0 880 01 | Inox | 0 880 16 | - |
| | | | Metal | Inox | 0 880 04 | Inox | 0 880 46 | |
| | | | | Bronce | 0 880 07 | Bronce | 0 880 49 | |
| | 16/24 módulos | 0 880 41 | Plástico | | 0 880 02 | Inox | 0 880 17 | - |
| | | | Metal | Inox | 0 880 05 | Inox | 0 880 47 | |
| | | | | Bronce | 0 880 08 | Bronce | 0 880 50 | |

**INSTALACIÓN**


Caja para mecanismos en posición horizontal

=


Soporte portamecanismos

⊕


Tapa plástico

o


Tapa metal

⊕


Mosaic


Caja para mecanismos en posición vertical

=


Soporte portamecanismos


⊕


Tapa plástico

o


Tapa metal

⊕




Cubre-mecanismos

⊕



Mosaic

# Cajas de suelo rectangulares para pavimento

**tabla de selección**

| POSICIÓN DE LOS MECANISMOS | CAPACIDAD | SOPORTE PORTA-MECANISMOS | CUBETAS | | TAPAS PARA REVESTIMIENTO ESPESOR ≤ 8 MM | | | PLACAS DE ACABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTO-AJUSTABLE PARA ALTURA 65 A 90 MM | UNIVERSAL REGULABLE PARA ALTURA DE 55 A 150 MM | | | | | |
| | | |  0 880 91 |  0 880 80 |  Tapa plástico 0 880 02 |  Tapa inox 0 880 05 | |  0 880 47 | |
| **Horizontal regulable**  $H_{min}$ : 80 mm | 12 (3 x 4) módulos | 0 880 20 | 0 880 90(1) altura ≥ 80 mm | 0 880 80 + 0 880 81 altura ≥ 100 mm | Plástico | | 0 880 00 | Inox | 0 880 15 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 03 | Inox | 0 880 45 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 06 | Bronce | 0 880 48 |
| | 18 (3 x 6) módulos | 0 880 21 | 0 880 91(1) altura ≥ 80 mm | 0 880 80 + 0 880 82 altura ≥ 100 mm | Plástico | | 0 880 01 | Inox | 0 880 16 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 04 | Inox | 0 880 46 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 07 | Bronce | 0 880 49 |
| | 24 (3 x 8) módulos | 0 880 22 | 0 880 92(1) altura ≥ 80 mm | 0 880 80 + 0 880 83 altura ≥ 100 mm | Plástico | | 0 880 02 | Inox | 0 880 17 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 05 | Inox | 0 880 47 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 08 | Bronce | 0 880 50 |
| **Vertical**  $H_{min}$ : 68 mm | 8 (2 x 4) módulos | 0 880 23 | 0 880 90 | 0 880 80 + 0 880 81 | Plástico | | 0 880 00 | Inox | 0 880 15 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 03 | Inox | 0 880 45 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 06 | Bronce | 0 880 48 |
| | 12 (2 x 6) módulos | 0 880 24 | 0 880 91 | 0 880 80 + 0 880 82 | Plástico | | 0 880 01 | Inox | 0 880 16 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 04 | Inox | 0 880 46 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 07 | Bronce | 0 880 49 |
| | 16 (2 x 8) módulos | 0 880 25 | 0 880 92 | 0 880 80 + 0 880 83 | Plástico | | 0 880 02 | Inox | 0 880 17 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 05 | Inox | 0 880 47 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 08 | Bronce | 0 880 50 |
| **Registro**  | 8/12 módulos | 0 880 39 | 0 880 90 | 0 880 80 + 0 880 81 | Plástico | | 0 880 00 | Inox | 0 880 15 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 03 | Inox | 0 880 45 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 06 | Bronce | 0 880 48 |
| | 12/18 módulos | 0 880 40 | 0 880 91 | 0 880 80 + 0 880 82 | Plástico | | 0 880 01 | Inox | 0 880 16 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 04 | Inox | 0 880 46 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 07 | Bronce | 0 880 49 |
| | 16/24 módulos | 0 880 41 | 0 880 92 | 0 880 80 + 0 880 83 | Plástico | | 0 880 02 | Inox | 0 880 17 |
| | | | | | Metal | Inox | 0 880 05 | Inox | 0 880 47 |
| | | | | | | Bronce | 0 880 08 | Bronce | 0 880 50 |

**INSTALACIÓN**




1: No permite la utilización de clavijas rectas

# cajas de suelo sin marco para suelo técnico

## tabla de selección

| POSICIÓN DE LOS MECANISMOS | CAPACIDAD | SOPORTE PORTA-MECANISMOS | TAPAS PARA REVESTIMIENTO ESPESOR ≤ 15 MM | | PLACAS DE ACABADO (OPCIONAL) | | CUBRE-MECANISMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  Tapa Metal 0 881 05 | |  0 880 47 | |  0 880 27 |
| **Horizontal regulable**  $H_{min}$ : 92 mm | 12 (3 x 4) módulos | 0 881 20 | Inox | 0 881 03 | Inox | 0 881 45 | - |
| | | | Bronce | 0 881 06 | Bronce | 0 881 48 | |
| | 18 (3 x 6) módulos | 0 881 21 | Inox | 0 881 04 | Inox | 0 881 46 | - |
| | | | Bronce | 0 881 07 | Bronce | 0 881 49 | |
| | 24 (3 x 8) módulos | 0 881 22 | Inox | 0 881 05 | Inox | 0 881 47 | - |
| | | | Bronce | 0 881 08 | Bronce | 0 881 50 | |
| **Vertical**  $H_{min}$ : 92 mm | 8 (2 x 4) módulos | 0 881 23 | Inox | 0 881 03 | Inox | 0 881 45 | 0 880 26 |
| | | | Bronce | 0 881 06 | Bronce | 0 881 48 | |
| | 12 (2 x 6) módulos | 0 881 24 | Inox | 0 881 04 | Inox | 0 881 46 | 0 880 27 |
| | | | Bronce | 0 881 07 | Bronce | 0 881 49 | |
| | 16 (2 x 8) módulos | 0 881 25 | Inox | 0 881 05 | Inox | 0 881 47 | 0 880 28 |
| | | | Bronce | 0 881 08 | Bronce | 0 881 50 | |
| **Registro**  | 8/12 módulos | 0 881 39 | Inox | 0 881 03 | Inox | 0 881 45 | - |
| | | | Bronce | 0 881 06 | Bronce | 0 881 48 | |
| | 12/18 módulos | 0 881 40 | Inox | 0 881 04 | Inox | 0 881 46 | - |
| | | | Bronce | 0 881 07 | Bronce | 0 881 49 | |
| | 16/24 módulos | 0 881 41 | Inox | 0 881 05 | Inox | 0 881 47 | - |
| | | | Bronce | 0 881 08 | Bronce | 0 881 50 | |

**INSTALACIÓN**


Caja para mecanismos en posición horizontal

=


Soporte portamecanismos

⊕


Tapa metal

⊕


Mosaic


Caja para mecanismos en posición vertical


=


Soporte portamecanismos

⊕


Tapa metal

⊕


Cubre-mecanismos

⊕


Mosaic

# Cajas de suelo sin marco para pavimento

**tabla de selección**


| POSICIÓN DE LOS MECANISMOS | CAPACIDAD | SOPORTE PORTA-MECANISMOS | CUBETAS | | TAPAS PARA REVESTIMIENTO ESPESOR ≤ 15 MM | | PLACAS DE ACABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTO-AJUSTABLE PARA ALTURA 65 A 90 MM | UNIVERSAL REGULABLE PARA ALTURA DE 55 A 150 MM | | | | |
| | | |  0 880 91 |  0 880 80 |  Tapa metal 0 881 05 | |  0 880 47 | |
| **Horizontal regulable**  $H_{min}$ : 92 mm | 12 (3 x 4) módulos | 0 881 20 | 0 880 90(1) altura ≥ 92 mm | 0 880 80 + 0 880 81 altura ≥ 100 mm | Inox | 0 881 03 | Inox | 0 881 45 |
| | | | | | Bronce | 0 881 06 | Bronce | 0 881 48 |
| | 18 (3 x 6) módulos | 0 881 21 | 0 880 91(1) altura ≥ 92 mm | 0 880 80 + 0 880 82 altura ≥ 100 mm | Inox | 0 881 04 | Inox | 0 881 46 |
| | | | | | Bronce | 0 881 07 | Bronce | 0 881 49 |
| | 24 (3 x 8) módulos | 0 881 22 | 0 880 92(1) altura ≥ 92 mm | 0 880 80 + 0 880 83 altura ≥ 100 mm | Inox | 0 881 05 | Inox | 0 881 47 |
| | | | | | Bronce | 0 881 08 | Bronce | 0 881 50 |
| **Vertical**  $H_{min}$ : 80 mm | 8 (2 x 4) módulos | 0 881 23 | 0 880 90 | 0 880 80 + 0 880 81 | Inox | 0 881 03 | Inox | 0 881 45 |
| | | | | | Bronce | 0 881 06 | Bronce | 0 881 48 |
| | 12 (2 x 6) módulos | 0 881 24 | 0 880 91 | 0 880 80 + 0 880 82 | Inox | 0 881 04 | Inox | 0 881 46 |
| | | | | | Bronce | 0 881 07 | Bronce | 0 881 49 |
| | 16 (2 x 8) módulos | 0 881 25 | 0 880 92 | 0 880 80 + 0 880 83 | Inox | 0 881 05 | Inox | 0 881 47 |
| | | | | | Bronce | 0 881 08 | Bronce | 0 881 50 |
| **Registro**  | 8/12 módulos | 0 881 39 | 0 880 90 | 0 880 80 + 0 880 81 | Inox | 0 881 03 | Inox | 0 881 45 |
| | | | | | Bronce | 0 881 06 | Bronce | 0 881 48 |
| | 12/18 módulos | 0 881 40 | 0 880 91 | 0 880 80 + 0 880 82 | Inox | 0 881 04 | Inox | 0 881 46 |
| | | | | | Bronce | 0 881 07 | Bronce | 0 881 49 |
| | 16/24 módulos | 0 881 41 | 0 880 92 | 0 880 80 + 0 880 83 | Inox | 0 881 05 | Inox | 0 881 47 |
| | | | | | Bronce | 0 881 08 | Bronce | 0 881 50 |


**INSTALACIÓN**





1: No permite la utilización de clavijas rectas

# Cajas de suelo rectangulares para suelo técnico y pavimento


0 880 22


0 880 25



0 880 28




0 880 83


0 880 02


0 880 05


0 880 06 + 0 880 48


0 880 47


0 880 98


0 880 99

Tablas de selección p. 740-741
Características técnicas p. 748-751

Conformes a la norma IEC/EN 60670-23

| Emb. | Ref. | Soportes portamecanismos |
|---|---|---|
| | | A equipar con mecanismos Mosaic |
| | | Equipados con portamecanismos |
| | | **Para mecanismos en posición horizontal - altura regulable** |
| | | Se instalan directamente en el suelo técnico. |
| | | Para pavimento utilizar las cubetas autoajustables ref. 0 880 90/91/92 o la cubeta universal regulable ref. 0 880 80 y los adaptadores ref. 0 880 81/82/83 |
| 1 | 0 880 20 | 12 (3 x 4) módulos |
| 1 | 0 880 21 | 18 (3 x 6) módulos |
| 1 | 0 880 22 | 24 (3 x 8) módulos |
| | | **Para mecanismos en posición vertical** |
| | | Para suelo técnico utilizar los cubre-mecanismos ref. 080 26/27/28 |
| | | Para pavimento utilizar las cubetas autoajustables ref. 0 880 90/91/92 o la cubeta universal regulable ref. 0 880 80 y los adaptadores ref. 0 880 81/82/83 |
| 1 | 0 880 23 | 8 (2 x 4) módulos |
| 1 | 0 880 24 | 12 (2 x 6) módulos |
| 1 | 0 880 25 | 16 (2 x 8) módulos |

| | | Marcos adaptadores para cubeta universal regulable |
|---|---|---|
| | | **Para cajas de suelo y cajas de suelo sin marco** |
| | | Se instalan en la cubeta universal regulable ref. 0 880 80 |
| 1 | 0 880 81 | 8/12 módulos - Refs. 0 880 20/23/39 y 0 881 20/23/39 |
| 1 | 0 880 82 | 12/18 módulos - Refs. 0 880 21/24/40 y 0 881 21/24/40 |
| 1 | 0 880 83 | 16/24 módulos - Refs. 0 880 22/25/41 y 0 881 22/25/41 |

| | | Cubre-mecanismos para suelo técnico |
|---|---|---|
| 1 | 0 880 26 | Para 8 (2 x 4) módulos<br>Refs. 0 880 23 y 0 881 23 |
| 1 | 0 880 27 | Para 12 (2 x 6) módulos<br>Refs. 0 880 24 y 0 881 24 |
| 1 | 0 880 28 | Para 16 (2 x 8) módulos<br>Refs. 0 880 25 y 0 881 25 |

| | | Registros |
|---|---|---|
| | | Se instalan directamente en el suelo técnico. |
| | | Para pavimento utilizar las cubetas auto-ajustables ref. 0 880 90/91/92 o la |
| | | cubeta universal regulable ref. 0 880 80 con los adaptadores ref. 0 880 81/82/83 |
| | | Para tapas |
| 1 | 0 880 39 | 8/12 módulos - Refs. 0 880 00/03/06 |
| 1 | 0 880 40 | 12/18 módulos - Refs. 0 880 01/04/07 |
| 1 | 0 880 41 | 16/24 módulos - Refs. 0 880 02/05/08 |

| Emb. | Ref. | Tapas para cajas de suelo |
|---|---|---|
| | | Se instalan sobre los soportes portamecanismos |
| | | **Tapas de plástico color gris** |
| 1 | 0 880 00 | 8/12 módulos - Refs. 0 880 20/23/39 |
| 1 | 0 880 01 | 12/18 módulos - Refs. 0 880 21/24/40 |
| 1 | 0 880 02 | 16/24 módulos - Refs. 0 880 22/25/41 |
| | | **Tapas de metal acabado inox** |
| 1 | 0 880 03 | 8/12 módulos - Refs. 0 880 20/23/39 |
| 1 | 0 880 04 | 12/18 módulos - Refs. 0 880 21/24/40 |
| 1 | 0 880 05 | 16/24 módulos - Refs. 0 880 22/25/41 |
| | | **Tapas de metal acabado bronce** |
| 1 | 0 880 06 | 8/12 módulos - Refs. 0 880 20/23/39 |
| 1 | 0 880 07 | 12/18 módulos - Refs. 0 880 21/24/40 |
| 1 | 0 880 08 | 16/24 módulos - Refs. 0 880 22/25/41 |

| | | Placas de acabado |
|---|---|---|
| | | **Para tapas de plástico acabado Inox** |
| 1 | 0 880 15 | 8/12 módulos |
| 1 | 0 880 16 | 12/18 módulos |
| 1 | 0 880 17 | 16/24 módulos |
| | | **Para tapas de metal acabado Inox** |
| 1 | 0 880 45 | 8/12 módulos |
| 1 | 0 880 46 | 12/18 módulos |
| 1 | 0 880 47 | 16/24 módulos |
| | | **Para tapas de plástico acabado bronce** |
| 1 | 0 880 48 | 8/12 módulos |
| 1 | 0 880 49 | 12/18 módulos |
| 1 | 0 880 50 | 16/24 módulos |

| | | Cerraduras para tapa de plástico |
|---|---|---|
| 1 | 0 880 98 | Con llave |
| 1 | 0 880 99 | Con herramienta |

Cubetas para pavimento
p. 747

Consultar para acabados en color, tapas de metal con cerradura y soluciones precableadas

# Cajas de suelo sin marco para suelo técnico y pavimento


0 881 22


0 881 25


0 881 41


0 880 28


0 881 42


0 880 83


0 881 05 + 0 881 41


0 881 08 + 0 881 41


0 880 47

Tablas de selección p. 742-743
Características técnicas p. 752-754

Conformes a la norma IEC/EN 60670-23
Particularmente adaptadas a suelos de cerámica o mármol

| Emb. | Ref. | Soportes portamecanismos |
|---|---|---|
| | | A equipar con mecanismos Mosaic |
| | | Equipados con portamecanismos |
| | | **Para mecanismos en posición horizontal - altura regulable** |
| | | Se instalan directamente en el suelo técnico. |
| | | Para pavimento utilizar las cubetas autoajustables ref. 0 880 90/91/92 o la cubeta universal regulable ref. 0 880 80 y los adaptadores ref. 0 880 81/82/83 |
| 1 | 0 881 20 | 12 (3 x 4) módulos |
| 1 | 0 881 21 | 18 (3 x 6) módulos |
| 1 | 0 881 22 | 24 (3 x 8) módulos |
| | | **Para mecanismos en posición vertical** |
| | | Para suelo técnico utilizar los cubre-mecanismos ref. 080 26/27/28 |
| | | Para pavimento utilizar las cubetas autoajustables ref. 0 880 90/91/92 o la cubeta universal regulable ref. 0 880 80 y los adaptadores ref. 0 880 81/82/83 |
| 1 | 0 881 23 | 8 (2 x 4) módulos |
| 1 | 0 881 24 | 12 (2 x 6) módulos |
| 1 | 0 881 25 | 16 (2 x 8) módulos |

| Emb. | Ref. | Marcos adaptadores para cubeta universal regulable |
|---|---|---|
| | | **Para cajas de suelo y cajas de suelo sin marco** |
| | | Se instalan en la cubeta universal regulable ref. 0 880 80 |
| 1 | 0 880 81 | 8/12 módulos - Refs. 0 880 20/23/39 y 0 881 20/23/39 |
| 1 | 0 880 82 | 12/18 módulos - Refs. 0 880 21/24/40 y 0 881 21/24/40 |
| 1 | 0 880 83 | 16/24 módulos - Refs. 0 880 22/25/41 y 0 881 22/25/41 |

| Emb. | Ref. | Cubre-mecanismos para suelo técnico |
|---|---|---|
| 1 | 0 880 26 | Para 8 (2 x 4) módulos<br>Refs. 0 880 23 y 0 881 23 |
| 1 | 0 880 27 | Para 12 (2 x 6) módulos<br>Refs. 0 880 24 y 0 881 24 |
| 1 | 0 880 28 | Para 16 (2 x 8) módulos<br>Refs. 0 880 25 y 0 881 25 |

| Emb. | Ref. | Registros |
|---|---|---|
| | | Se instalan directamente en el suelo técnico.<br>Para pavimento utilizar las cubetas auto-ajustables ref. 0 880 90/91/92 o la cubeta universal regulable ref. 0 880 80 con los adaptadores ref. 0 880 81/82/83 |
| | | Para tapas |
| 1 | 0 881 39 | 8/12 módulos - Refs. 0 881 03/06 |
| 1 | 0 881 40 | 12/18 módulos - Refs. 0 881 04/07 |
| 1 | 0 881 41 | 16/24 módulos - Refs. 0 881 05/08 |

| Emb. | Ref. | Juego de patas para H > 122 mm |
|---|---|---|
| 1 | 0 881 42 | 4 patas regulables<br>Para suportes portamecanismos ref. 0 881 20/21/22/23/24/25/39/40/41<br>Se instalan en lugar de las patas originales |

| Emb. | Ref. | Tapas para cajas de suelo sin marco |
|---|---|---|
| | | Se instalan sobre los soportes portamecanismos |
| | | **Tapas de metal acabado inox** |
| 1 | 0 881 03 | 8/12 módulos - Refs. 0 881 20/23/39 |
| 1 | 0 881 04 | 12/18 módulos - Refs. 0 881 21/24/40 |
| 1 | 0 881 05 | 16/24 módulos - Refs. 0 881 22/25/41 |
| | | **Tapas de metal acabado bronce** |
| 1 | 0 881 06 | 8/12 módulos - Refs. 0 881 20/23/39 |
| 1 | 0 881 07 | 12/18 módulos - Refs. 0 881 21/24/40 |
| 1 | 0 881 08 | 16/24 módulos - Refs. 0 881 22/25/41 |

| Emb. | Ref. | Placas de acabado |
|---|---|---|
| | | **Inox** |
| 1 | 0 881 45 | 8/12 módulos |
| 1 | 0 881 46 | 12/18 módulos |
| 1 | 0 881 47 | 16/24 módulos |
| | | **Bronce** |
| 1 | 0 881 48 | 8/12 módulos |
| 1 | 0 881 49 | 12/18 módulos |
| 1 | 0 881 50 | 16/24 módulos |

Cubetas para pavimento
p. 747

# Cajas de suelo redondas




0 881 26



0 881 27



0 881 27 con moqueta



0 880 89



0 881 44



0 880 98



0 880 99

Características técnicas p. 755

Conformes a la norma IEC/EN 60670-23

| Emb. | Ref. | Cajas de suelo redondas con tapa de plástico |
|---|---|---|
| | | A equipar con mecanismos Mosaic<br>Se instalan directamente en el suelo técnico<br>Para pavimento utilizar el adaptador ref. 0 880 89 y la cubeta universal regulable ref. 0 880 80<br>Equipadas con suportes portamecanismos |
| | | **Para instalación de los mecanismos en posición horizontal - altura regulable** |
| 1 | 0 881 26 | 20 módulos |
| | | **Para instalación de los mecanismos en posición vertical** |
| 1 | 0 881 27 | 12 módulos (aceptan hasta 16 mecanismos según la configuración) |

| Emb. | Ref. | Marco adaptador para cubeta universal regulable |
|---|---|---|
| | | **Para cajas de suelo redondas** |
| 1 | 0 880 89 | 12/20 módulos<br>Se instalan en la cubeta universal regulable ref. 0 880 80 |

| Emb. | Ref. | Placas de acabado |
|---|---|---|
| 1 | 0 881 44 | 12/20 módulos inox |

| Emb. | Ref. | Cerraduras para tapa de plástico |
|---|---|---|
| 1 | 0 880 98 | Con llave |
| 1 | 0 880 99 | Con herramienta |

Cubetas para pavimento p. 747

## Cubetas auto-ajustables para cajas de suelo y tapas de registro



0 880 90



0 880 91

Características técnicas p. 757

Conformes a la norma IEC/EN 60670-23

| Emb. | Ref. | **Cubetas auto-ajustables para pavimento** |
|---|---|---|
| | | Altura: de 65 a 90 mm |
| | | **Para cajas de suelo y cajas de suelo sin marco** |
| 1 | 0 880 90 | 8/12 módulos<br>Refs. 0 880 20/23/39 y 0 881 20/23/39 |
| 1 | 0 880 91 | 12/18 módulos<br>Refs. 0 880 21/24/40 y 0 881 21/24/40 |
| 1 | 0 880 92 | 16/24 módulos<br>Refs. 0 880 22/25/41 y 0 881 22/25/41 |


## Cubeta universal regulable para cajas de suelo y tapas de registro



0 880 80



0 880 83



0 880 89



0 880 85


Características técnicas p. 758


Conformes a la norma IEC/EN 60670-23


| Emb. | Ref. | **Cubeta universal regulable para pavimento** |
|---|---|---|
| 1 | 0 880 80 | Altura: de 55 a 150 mm |
| | | **Bloques de extensión** |
| 1 | 0 880 86 | Juego de 4 tornillos |
| 1 | 0 880 87 | Bloque de extensión |
| | | **Marcos adaptadores** |
| | | **Para cajas de suelo con y sin marco** |
| 1 | 0 880 81 | 8/12 módulos<br>Refs. 0 880 20/23/39 y 0 881 20/23/39 |
| 1 | 0 880 82 | 12/18 módulos<br>Refs. 0 880 21/24/40 y 0 881 21/24/40 |
| 1 | 0 880 83 | 16/24 módulos<br>Refs. 0 880 22/25/41 y 0 881 22/25/41 |
| | | **Para cajas de suelo redondas** |
| 1 | 0 880 89 | 12/20 módulos |
| | | **Adaptador para hormigón encerado** |
| 1 | 0 880 85 | Para cajas de suelo con marco de 16/24 módulos |


Cajas de suelo con y sin marco y redondas
p. 744-745-746

## Dimensiones








| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 880 20 | 199 | 282 | 181 | 264 | 78 |
| 0 880 21 | 234 | | 219 | | |
| 0 880 22 | 282 | | 264 | | |


## Instalación en suelo técnico





| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 880 20 | 181 | 264 |
| 0 880 21 | 219 | |
| 0 880 22 | 264 | |

## Instalación en pavimento

En cubeta auto-ajustable





En cubeta universal regulable




# Cajas de suelo rectangulares - mecanismos en posición vertical

**características técnicas**


## Dimensiones




Instalación en suelo técnico con cubre-mecanismos ref. 0 880 26/27/28





Instalación en cubeta para pavimento





| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 880 23 | 199 | 282 | 181 | 264 | 81 | 67 |
| 0 880 24 | 237 | | 219 | | | |
| 0 880 25 | 282 | | 264 | | | |

## Instalación en suelo técnico




| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 880 23 | 181 | 264 |
| 0 880 24 | 219 | |
| 0 880 25 | 264 | |


Utilizar los cubre-mecanismos ref. 0 880 26/27/28




x 2

## Instalación en pavimento

En cubeta auto-ajustable





En cubeta universal regulable




# Cajas de suelo rectangulares - tapas de plástico y placas de acabado

## características técnicas


### Dimensiones





| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 880 00 | 245 | 117 | 286 | 203 |
| 0 880 01 | | 155 | | 241 |
| 0 880 02 | | 200 | | 286 |




### Dimensiones





| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 880 15 | 244 | 116 |
| 0 880 16 | | 154 |
| 0 880 17 | | 199 |




# Cajas de suelo rectangulares - tapas de metal y placas de acabado

## características técnicas


### Dimensiones





| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 880 03/06 | 250 | 118 | 286 | 203 |
| 0 880 04/07 | | 156 | | 241 |
| 0 880 05/08 | | 200 | | 286 |




### Dimensiones





| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 880 45/48 | 248 | 116 |
| 0 880 46/49 | | 154 |
| 0 880 47/50 | | 199 |





# Cajas de suelo sin marco - mecanismos en posición horizontal


**características técnicas**

## Dimensiones








| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 0 881 20 | 181 | 265 | 92 |
| 0 881 21 | 219 | | |
| 0 881 22 | 264 | | |

Para altura superior a 122 mm, utilizar las patas ref. 0 881 42


## Instalación en suelo técnico





| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 881 20 | 182 | 265 |
| 0 881 21 | 220 | |
| 0 881 22 | 265 | |

## Instalación en pavimento

En cubeta auto-ajustable





En cubeta universal regulable




# Cajas de suelo sin marco - mecanismos en posición vertical

**características técnicas**


## Dimensiones




Instalación en suelo técnico con cubre-mecanismos ref. 0 880 26/27/28





Instalación en cubeta para pavimento




| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 881 23 | 181 | 265 | 92 | 80 |
| 0 881 24 | 219 | | | |
| 0 881 25 | 264 | | | |


Para altura superior a 122 mm, utilizar las patas ref. 0 881 42

## Instalación en suelo técnico




| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 880 23 | 181 | 264 |
| 0 880 24 | 219 | |
| 0 880 25 | 264 | |


Utilizar los cubre-mecanismos ref. 0 880 26/27/28




x 2

## Instalación en pavimento

En cubeta auto-ajustable





En cubeta universal regulable



# Cajas de suelo sin marco - tapas de metal y placas de acabado


**características técnicas**

## Dimensiones





| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 881 03/06 | 259 | 127 |
| 0 881 04/07 | | 165 |
| 0 881 05/08 | | 210 |

## Dimensiones





| Ref. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 0 881 45/48 | 257 | 125 |
| 0 881 46/49 | | 163 |
| 0 881 47/50 | | 208 |





# Cajas de suelo redondas - mecanismos en posición horizontal


**características técnicas**


## Dimensiones












## Instalación en suelo técnico




| Ref. | H min (mm) |
|---|---|
| 0 881 26 | 80 |


## Instalación en pavimento





# Cajas de suelo redondas - mecanismos en posición vertical

**características técnicas**


## Dimensiones




## Instalación en suelo técnico





| Ref. | H min (mm) |
|---|---|
| 0 881 27 | 80 |


## Capacidad de las cajas de suelo ref. 0 881 27 según configuración, para la optimización del cableado

| Mecanismos | Capacidad (número máximo de módulos) |
|---|---|
| Sólo bases 2P+T  | 12 (2 x 6) |
| Sólo bases RJ45  | 16 (2 x 8) |

Ejemplo de configuración:


 = 14 módulos (6 + 8)


## Instalación en pavimento



# Cajas de suelo redondas - placa de acabado - características técnicas

## Dimensiones









# Cubetas auto-ajustables


## características técnicas


## Dimensiones




| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 880 90 | 187 | 270 | 242 | 325 |
| 0 880 91 | 225 | | 280 | |
| 0 880 92 | 270 | | 325 | |








# Cubeta universal regulable y bloques de extensión

**características técnicas**


## Dimensiones

**Cubeta universal regulable ref. 0 880 80**






**Bloques de extensión ref. 0 880 87**





## Instalación






H = 55 mm min.
80 mm max.









H = 80 mm min.
150 mm max.








H = 110 mm min.
180 mm max.




H = 150 mm min.
250 mm max.




# Marcos adaptadores para cajas de suelo

**características técnicas**

## Dimensiones

**Ref. 0 880 81/82/83**








| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 880 81 | 330 | 182 | 265 | 330 |
| 0 880 82 | | 219 | | |
| 0 880 83 | | 265 | | |


**Ref. 0 880 89**





# Adaptador para hormigón encerado


**características técnicas**

## Dimensiones




## Instalación en pavimento



# Cajas de suelo de profundidad reducida



0 880 70 a equipar con bases Mosaic


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Cajas de suelo de profundidad reducida 50 mm** |
| 1 | 0 880 70 | **Caja 16 módulos**<br>Para suelos técnicos o de pavimento entre 50 y 70 mm<br>Conexión de estación de trabajo para suelos elevados o de hormigón.<br>Para ser utilizado conjuntamente con la cubeta Ref. 0 880 73 (en suelos de hormigón) o cubremecanismos Ref. 0 880 71 (en suelos técnicos)<br>Tapa con asa de fácil apertura<br>Instalación de las bases en posición vertical<br>Para ser equipado bases Mosaic<br>Color gris RAL 7031 |
| 1 | 0 880 72 | **Placas de acabado inox**<br>Para las cajas Ref. 0 880 70 |
| | | **Cubetas para pavimento y cubremecanismos para suelo técnico** |
| 1 | 0 880 73 | Cubeta |
| 1 | 0 880 71 | Cubremecanismos |


# Cajas de suelo de profundidad reducida


## características técnicas

### Cajas de suelo de profundidad reducida


**Instalación en suelo técnico**




**Instalación en pavimento**



# Cajas de suelo IP44 para baldosas y mármol



6 896 22



0 896 87



6 896 23



6 896 23 + 0 896 87



6 896 57

Características técnicas p. 762

Conformes a las normas IEC 60670-23 y NF EN 50 085-2.2.

| Emb | Ref. | Cajas de suelo IP 44 para baldosas y mármol |
|---|---|---|
| | | Para instalar con en la cubeta 0 896 04. |
| 1 | 6 896 22 | **Con tapa**<br>Para materiales de espesor entre 8 y 24 mm<br>Puede utilizarse como:<br>- Registro.<br>- Caja de suelo, a equipar con el soporte para mecanismos 6 896 57.<br>Sin salida de cables. |
| 1 | 6 896 23 | **Con salida de cables central**<br>Para materiales de espesor entre 8 y 24 mm.<br>A equipar con el soporte para mecanismos 6 896 57.<br>Puede también instalarse el accesorio para salida de cables 0 896 87. |
| 1 | 0 896 87 | **Accesorio salida de cables central**<br>Para las cajas de suelo IP 44.<br>Permite un IP 14 von vlavija conectada. |
| 1 | 0 896 04 | **Cubeta IP 44 para cajas de suelo IP44 para baldosas y marmol**<br>Para la instalación en pavimento de cajas de suelo Refs. 6 896 22/23 |
| 1 | 6 896 57 | **Soporte vertical para mecanismos Mosaic**<br>Juego de 2 soportes para 8 módulos |

# Cajas de suelo redondas IP66

**para suelos técnicos y pavimento**



0 880 60



0 880 61 équipée de prises Programme Mosaic



0 880 64 équipée de prises Programme Mosaic



0 880 69

Características técnicas p. 763

Conformes a las normas EN 60670-1 y EN 60670-23. IP 66 (con tapa cerrada) IP 55 (con accesorio salida de cables).
IK 09.


| Emb | Ref. | Cajas de suelo redondas IP66 |
|---|---|---|
| | | Suministradas con soporte de 4 módulos para equipar con mecanismos Mosaic. Para instalar directamente en suelo técnico o en suelo de hormigón con la cubeta 0 880 69. |
| 1 | 0 880 61 | **Con tapa separable**<br>Puede equiparse con el accesorio de salida de cables 0 880 62.<br>Inox. |
| 1 | 0 880 64 | **Con tapa abisagrada**<br>Inox. |
| 1 | 0 880 69 | **Cubeta plástica**<br>Cubeta plástica ajustable para la instalación de las cajas IP66 en suelos de hormigón.<br>Suministrada con tapa.<br>Acepta tubos de Ø 16,20 y 25 mm.<br>Altura mínima 65 mm. |
| 1 | 0 880 62 | **Salida de cables**<br>Accesorio IP54 para salida de cables.<br>Admite solo clavijas acodadas. |

# Cajas de suelo IP44 para baldosas y mármol


**características técnicas**

## Dimensiones


**Cajas de suelo IP44 para baldosas y mármol refs. 6 896 22/23**




**Caja de suelo IP44 para baldosas y mármol ref. 6 896 23 con accesorio para salida de cables ref. 0 896 87**





**Cubeta ref.**




| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 0 896 04 | 325 | 325 | 90 |

## Altura




## Ejemplo de instalación




Caja de suelo IP 44 para baldosas y marmol ref. 6 896 23 equipada de juego de soportes verticales ref. 6 896 57 y bases Mosaic

# Cajas de suelo redondas IP66


**para suelos técnicos y pavimento**

## Dimensiones

Cajas de suelo ref. 0 880 60/61





Cajas de suelo ref. 0 880 63/64





## Dimensiones (continuación)


Cubeta ref. 0 880 69




Salida de cables ref. 0 880 62





## Instalación en suelo técnico




# Cajas de suelo para grandes cargas


**suelos de hormigón**



0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 85





0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 86 + 0 896 87



0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 88

Conforme normas EN 60-670 y EN 50 085-2-2.


| Emb | Ref. | Cajas de suelo grandes cargas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 896 34 | Cubeta metálica 450 × 450 mm. Regulación en altura desde 56 mm hasta 140 mm con ayuda de 4 tornillos niveladores situados en las esquinas. |  |
| 5 | 0 896 35 | Cubierta de espesor 3 mm para cubeta metálica 0 896 34. | |
| | | **Adaptador alta resistencia** Se monta sobre la cubeta 0 896 34 y sirve de adaptador para la instalación de caja portamecanismos o tapa de registro IP 66. |  |
| 1 | 0 896 83 | Hasta 8000 N con deformación < 6 mm. | |
| 1 | 0 896 84 | Hasta 20000 N con deformación < 3 mm. |  |
| | | **Cajas portamecanismos** Se monta sobre el conjunto 0 896 34 y adaptador alta resistencia. Contiene portamecanismos para 24 módulos Mosaic: 3 cubetas de 8 módulos. Se entrega con todo lo necesario para instalación de los mecanismos. La cubierta admite todo tipo de revestimiento (hasta 28 mm). | |
| 1 | 0 896 86 | Caja IP66 con salida cable central. Acero galvanizado y zamac. |  |
| 1 | 0 896 88 | Caja IP30 con salidas de cables laterales. Acero galvanizado y zamac. |  |
| 1 | 0 896 87 | **Accesorio periscopio IP52.** Accesorio periscopio IP52. Se monta sobre caja 0 896 86. Salida de cable con estanqueidad IP52. Acero inoxidable 304L. |  |
| | | **Tapa de registro** Se monta sobre el conjunto 0 896 34 y adaptador alta resistencia. La cubierta admite todo tipo de revestimiento (hasta 28 mm). | |
| 1 | 0 896 85 | Tapa ciega IP66. Sin salida de cables. Acero galvanizado y zamac. |  |

Cajas de suelo para grandes cargas

## Instalación


**Como caja de registro**

Ref. 0 896 85




**Como caja portamecanismos**

Ref. 0 896 86



# Caja de suelo 3 módulos y caja pasacables



0 896 44



0 896 49



0 893 07

| Emb. | Ref. | Caja de suelo 3 módulos |
|---|---|---|
| | | Para integración en suelo técnico o hormigón (altura mínima necesaria 80 mm). |
| 1 | 0 896 44 | Caja de suelo 3 módulos.<br>A equipar de 1 base 2P+T 2 módulos y 1 toma RJ 45 1 módulo Mosaic.<br>Color gris RAL 7031.<br>Conforme a la norma EN 60670-23. |
| 1 | 0 896 49 | Caja empotrar hormigón para caja ref. 0 896 44. |
| | | **Caja pasa cables** |
| 1 | 0 893 07 | Permite el paso de cables a través del suelo técnico (25 a 55 mm).<br>IP 20 - IK 08.<br>Cuerpo en 2 partes de aluminio y poliéster con junta 3 salidas ∅ 20 mm.<br>Diámetro del corte: ∅ 127 mm.<br>Diámetro exterior: ∅ 144 mm.<br>Profundidad: 60 mm. |


# Caja de suelo 3 módulos y pasacables


## características técnicas

### Caja de suelo 3 módulos

**Dimensiones**


Ref. 0 896 44





| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 85 | 5,5 | 110 | 18 |


Ref. 0 896 49




| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 51 | 94 | 22,5 | 136 |

**Instalación en suelo técnico**




| Ref. | A (mm) |
|---|---|
| 0 896 44 | 90 |
| 0 896 49 | 95 |

# minicolumnas de clipaje directo



6 530 00 | 6 530 03 | 6 530 01 | 6 530 02 | 6 530 24 | 6 530 41 | 6 530 29 | 6 530 86 | 6 530 87 | 6 530 88

Características técnicas, p. 768

Conforme a las normas IEC 61084-2-4 y EN 50085-2-4. Para distribución de energía verticalmente. Alimentación desde el suelo o el techo (con canal ovaline) Para ser equipado con mecanismos de Mosaic (clipage directo). Ancho de la tapa 45 mm

| Emb. | Ref. | **Minicolumnas de 1 compartimento y 2 caras** | |
|---|---|---|---|
| | | Puede ser instalada con el conducto Ovaline Refs. 6 530 60/61/62 | |
| | | **Blanco** | |
| | | Cuerpo de aluminio y tapas de PVC | |
| 1 | 6 530 00 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 03 | Altura 0.68 m | |
| | | **Aluminio** | |
| | | Cuerpo y tapas de aluminio | |
| 1 | 6 530 01 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 04 | Altura 0.68 m | |
| | | **Negro** | |
| | | Cuerpo de aluminio y tapas de PVC | |
| 1 | 6 530 02 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 05 | Altura 0.68 m | |

| Emb. | Ref. | **Minicolumnas de 2 compartimentos** | |
|---|---|---|---|
| | | Puede ser instalada con el conducto Ovaline Refs. 6 530 60/61/62 | |
| | | **Blanco** | |
| | | Cuerpo y tapas de PVC | |
| 1 | 6 530 20 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 23 | Altura 0.68 m | |
| | | **Aluminio** | |
| | | Cuerpo y tapas de aluminio | |
| 1 | 6 530 21 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 24 | Altura 0.68 m | |
| | | **Negro** | |
| | | Cuerpo de aluminio y tapas de PVC | |
| 1 | 6 530 22 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 25 | Altura 0.68 m | |

| Emb. | Ref. | **Minicolumnas de 4 compartimentos** | |
|---|---|---|---|
| | | **Blanco** | |
| | | Cuerpo de aluminio y tapas de PVC | |
| 1 | 6 530 40 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 43 | Altura 0.68 m | |
| | | **Aluminio** | |
| | | Cuerpo y tapas de aluminio | |
| 1 | 6 530 41 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 44 | Altura 0.68 m | |
| | | **Negro** | |
| | | Cuerpo de aluminio y tapas de PVC | |
| 1 | 6 530 42 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 530 45 | Altura 0.68 m | |

| Emb. | Ref. | **Minicolumna móvil** |
|---|---|---|
| | | Columna con clavija y enrollador de cable<br>Cuerpo de aluminio<br>Mesa: color blanco<br>Equipado con:<br>- 7 bases Schuko,<br>- 1 base de carga doble USB,<br>- base con 4 ruedas,<br>- 4 m de cable<br>Altura 0,75 m |

| | | **Canales Ovaline**<br>Para alimentar la minicolumna desde el techo |
|---|---|---|
| | | **Para minicolumnas de 1 compartimento y 2 caras** |
| 1 | 6 530 60 | Blanco |
| 1 | 6 530 61 | Aluminio |
| 1 | 6 530 62 | Negro |
| | | **Para minicolumnas de 2 compartimentos** |
| 1 | 6 530 63 | Blanco |
| 1 | 6 530 64 | Aluminio |
| 1 | 6 530 65 | Negro |

| | | **Accesorios para minicolumnas de 1 y 2 compartimentos** |
|---|---|---|
| 1 | 6 530 84 | Mesa - Blanca |
| 1 | 6 530 86 | Base móvil - Blanco |
| 1 | 6 530 87 | Bas móvil - Aluminio |
| 1 | 6 530 88 | Juego de 4 ruedas con retenedor de cable |

Mecanismos, p. 584

# columnas de clipaje directo


6 530 11


6 530 31


6 530 51


6 530 27

Características técnicas, p. 768

Conforme a las normas IEC 61084-2-4 y EN 50085-2-4. Para distribución de energía verticalmente. Alimentación desde el suelo o el techo. Para ser equipado con mecanismos de Mosaic (clipage directo). Ancho de la tapa 45 mm

## Columnas de 1 compartimento y 2 caras

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Blanco**<br>Cuerpo de aluminio y tapas de PVC |
| 1 | 6 530 10 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m |
| 1 | 6 530 13 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |
| | | **Aluminio**<br>Cuerpo y tapas de aluminio |
| 1 | 6 530 11 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m |
| 1 | 6 530 14 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |
| | | **Negro**<br>Cuerpo de aluminio y tapas de PVC |
| 1 | 6 530 12 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m |
| 1 | 6 530 15 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |

## Columnas de 2 compartimentos

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Blanco**<br>Cuerpo y tapas de PVC |
| 1 | 6 530 30 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m |
| 1 | 6 530 33 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |
| | | **Aluminio**<br>Cuerpo y tapas de aluminio |
| 1 | 6 530 31 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m |
| 1 | 6 530 34 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |
| | | **Negro**<br>Cuerpo de aluminio y tapas de PVC |
| 1 | 6 530 32 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta3.9 m |
| 1 | 6 530 35 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |

## Columnas de 4 compartimentos

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 530 50 | **Blanco**<br>Cuerpo de aluminio y tapas de PVC<br>Altura 3.35 m |
| 1 | 6 530 51 | **Aluminio**<br>Cuerpo y tapas de aluminio<br>Altura 3.35 m |
| 1 | 6 530 52 | **Negro**<br>Cuerpo de aluminio y tapas de PVC<br>Altura 3.35 m |

## Columnas móviles de 1 compartimento y 2 caras

Altura 2 m
Puede instalarse con la unión para falso techo ref.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 530 06 | **Blanco**<br>Cuerpo de aluminio y tapas de PVC |
| 1 | 6 530 07 | **Aluminio**<br>Cuerpo y tapas de aluminio |
| 1 | 6 530 08 | **Negro**<br>Cuerpo de aluminio y tapas de PVC |

## Columnas móviles de 2 compartimentos y 2 caras

Altura 2 m
Puede instalarse con la unión para falso techo ref. 6 530 76


| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 530 26 | **Blanco**<br>Cuerpo y tapas de PVC |
| 1 | 6 530 27 | **Aluminio**<br>Cuerpo y tapas de aluminio |
| 1 | 6 530 28 | **Negro**<br>Cuerpo de aluminio y tapas de PVC |


## Unión para falso techo

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 530 76 | Para columnas móviles<br>refs. 6 530 06/07/08/26/27/28 |


## Dimensiones (en mm)


Columnas, columnas móviles y minicolumnas de 1 compartimento








Columnas, columnas móviles y minicolumnas de 2 compartimentos






Columnas y minicolumnas de 4 compartimentos








## Capacidades




Columnas de 1 compartimento

| Capacidad máxima de cables | | 1 compartimento (con accesorio)  | | 1 compartimento (con 1 mecanismo)  | | 1 compartimento (con 1 mecanismo y accesorio)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartimento | | A | B | A | B | A | B |
| Sección total (mm²) | | 1440 | 1440 | 3220 | - | 210 | 1440 |
| Número de cables | Ø7 mm | 22 | 22 | 54 | - | - | 22 |
| | Ø9 mm | 12 | 12 | 30 | - | - | 12 |
| | Ø11 mm | 9 | 9 | 18 | - | - | 9 |


Columnas de 2 y 4 compartimentos

| Capacidad máxima de cables | | 2 compartimentos (con 1 mecanismo)  | | 4 compartimentos (con 1 mecanismo)  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compartimento | | A | B | A | B |
| Sección total (mm²) | | 1470 | 3110 | 1110 | 2760 |
| Número de cables | Ø7 mm | 20 | 54 | 15 | 48 |
| | Ø9 mm | 12 | 34 | 9 | 30 |
| | Ø11 mm | 9 | 22 | 6 | 20 |

Columnas Ovaline

| Capacidad máxima de cables | | Ovaline rígido  | Ovaline flexible  | Poste telescópico con tapas  |
|---|---|---|---|---|
| Compartimento | | A | A | A |
| Sección total (mm²) | | 1000 | 485 | 985 |
| Número de cables | Cat. 6 FTP o coaxial Ø7 mm | 18 | 9 | 18 |
| | 3 x 1.5 mm Ø9 mm | 10 | 5 | 10 |
| | 3 x 2.5 mm Ø11 mm | 6 | 3 | 6 |

## Instalación del conducto Ovaline flexible






# minicolumnas universales




6 531 04 6 531 24 6 531 20 6 531 21 6 531 22

Conforme a las normas IEC 61084-2-4 y EN 50085-2-4
Para distribución de energía verticalmente
Alimentación desde el suelo o el techo
Para ser equipado con soportes para mecanismos
Ancho de la tapa 80 mm




| Emb. | Ref. | 1 compartimento | |
|---|---|---|---|
| | | Cuerpo y tapas de aluminio | |
| | | **Blanco** | |
| 1 | 6 531 00 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 531 03 | Altura 0.68 m | |
| | | **Aluminio** | |
| 1 | 6 531 01 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 531 04 | Altura 0.68 m | |
| | | **Negro** | |
| 1 | 6 531 02 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 531 05 | Altura 0.68 m | |
| | | **2 compartimentos** | |
| | | Cuerpo y tapas de aluminio | |
| | | **Blanco** | |
| 1 | 6 531 20 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 531 23 | Altura 0.68 m | |
| | | **Aluminio** | |
| 1 | 6 531 21 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 531 24 | Altura 0.68 m | |
| | | **Negro** | |
| 1 | 6 531 22 | Altura 0.30 m |  |
| 1 | 6 531 25 | Altura 0.68 m | |
| | | **Canales Ovaline** | |
| | | Para alimentar la minicolumna desde el techo<br>Para minicolumnas de 1 y 2 compartimentos | |
| 1 | 6 530 63 | Blanco | |
| 1 | 6 530 64 | Aluminio | |
| 1 | 6 530 65 | Negro | |
| | | **Accesorios para minicolumnas de 1 y 2 compartimentos** | |
| 1 | 6 530 84 | Mesa - Blanca | |
| 1 | 6 530 85 | Mesa con cargador de inducción 1000 mA - Blanco | |
| 1 | 6 530 86 | Base móvil - Blanco | |
| 1 | 6 530 87 | Base móvil - Aluminio | |
| 1 | 6 530 88 | Juego de 4 ruedas con retenedor de cable | |

# columnas universales



6 531 11 6 531 31

Conforme a las normas IEC 61084-2-4 y EN 50085-2-4
Para distribución de energía verticalmente
Alimentación desde el suelo o el techo
Para ser equipado con soportes para mecanismos
Ancho de la tapa 80 mm

| Emb. | Ref. | 1 compartimento | |
|---|---|---|---|
| | | Cuerpo y tapas de aluminio | |
| | | **Blanco** | |
| 1 | 6 531 10 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m | |
| 1 | 6 531 13 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |  |
| | | **Aluminio** | |
| 1 | 6 531 11 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m | |
| 1 | 6 531 14 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |  |
| | | **Negro** | |
| 1 | 6 531 12 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m | |
| 1 | 6 531 15 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |  |
| | | **2 compartimentos** | |
| | | Cuerpo y tapas de aluminio | |
| | | **Blanco** | |
| 1 | 6 531 30 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m | |
| 1 | 6 531 33 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |  |
| | | **Aluminio** | |
| 1 | 6 531 31 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m | |
| 1 | 6 531 34 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |  |
| | | **Negro** | |
| 1 | 6 531 32 | Altura 2.70 m<br>Adaptable a techos de hasta 3.9 m | |
| 1 | 6 531 35 | Altura 3.9 m<br>Adaptable a techos de hasta 5.1 m |  |




6 531 79

| Emb. | Ref. | Accesorios |
|---|---|---|
| 1 | 6 531 69 | Tabique de separación metálico, longitud 1.1 m |
| 1 | 6 531 80 | Panel para señalización 150 x 150 mm |
| 1 | 6 531 81 | Soporte para fijación de pantalla de TV 10-26 pulgadas / 25-66 cm |
| 1 | 6 531 82 | Soporte para fijación de pantalla de TV 26-42 pulgadas / 66-107 cm |
| 1 | 6 531 83 | Bandeja para fijación directa |
| | | **Cajas** |
| 1 | 5 102 01 | Caja 1 elemento |
| 1 | 5 102 02 | Caja 2 elementos |
| 1 | 5 102 03 | Enlace para cajas |
| | | **Soportes para mecanismos** |
| 1 | 6 531 79 | Soporte para mecanismos universales |
| 1 | 6 531 78 | Soporte para mecanismos Mosaic de 2 y 3 módulos |
| | | **Soporte para fijación de elementos de raíl DIN en columnas y minicolumnas** |
| | | Para el montaje de elementos de raíl DIN en columnas y minicolumnas. Para ser utilizado con dos elementos de separación de 1/2 módulo ref. 4 063 07<br>Capacidad: 1 módulo<br>Equipado con una tapa de protección para evitar desconexiones accidentales |
| 5 | 0 310 69 | Blanco |
| 5 | 0 307 87 | Aluminio |
| 5 | 6 530 75 | Negro |




## Dimensiones (en mm)

Columnas y minicolumnas de 1 compartimento






Columnas y minicolumnas de 2 compartimentos






## Capacidades


Columnas de 1 compartimento

| Capacidad máxima de cables | | 1 compartimento   | 1 compartimento (con 1 mecanismo)   |
|---|---|---|---|
| Compartimento | | A | A |
| Sección total (mm²) | | 6900 | 5050 |
| Número de cables | Ø7 mm | 120 | 84 |
| | Ø9 mm | 72 | 52 |
| | Ø11 mm | 50 | 32 |

Columnas de 2 compartimentos

| Capacidad máxima de cables | | 2 compartimentos   | | 2 compartimentos (con 1 mecanismo)   | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compartimento | | A | B | A | B |
| Sección total (mm²) | | 6170 | 6170 | 4280 | 6170 |
| Número de cables | Ø7 mm | 106 | 106 | 72 | 106 |
| | Ø9 mm | 62 | 62 | 42 | 62 |
| | Ø11 mm | 44 | 44 | 26 | 44 |

## Instalación de elementos en raíl DIN en columnas y minicolumnas ref. 0 307 87, 0 310 69 y 6 530 75



# columnas de clipaje directo accesorios



6 530 54



6 530 56



6 530 80
(suministrado sin rótulo)



6 530 81




6 530 83

Conforme a las normas IEC 61084-2-4 y EN 50085-2-4
Para distribución de energía verticalmente
Alimentación desde el suelo o el techo
Para ser equipado con mecanismos de Mosaic (clipaje directo)
Ancho de la tapa 45 mm

| Emb. | Ref. | **Columna Ovaline** |
|---|---|---|
| | | Aluminio |
| 1 | 6 530 54 | Columna completa Ovaline, altura 3,2 m |
| 1 | 6 530 55 | Conducto Ovaline, altura 3,2 m |
| 5 | 6 530 58 | Unión Ovaline |
| 5 | 6 530 59 | Filjación Ovaline |
| 5 | 6 530 57 | Salida de cables para columna Ovaline |

| | | **Juego de tapas de acabado para fijación telescópica para columnas de 1 y 2 compartimentos** |
|---|---|---|
| | | Compuesto de 2 tapas y 1 base, 1,2 m |
| 1 | 6 530 66 | Blanco |
| 1 | 6 530 67 | Aluminio |
| 1 | 6 530 68 | Negro |



| | | **Accesorios para columnas** |
|---|---|---|
| 1 | 6 530 56 | Conducto Ovaline flexible<br>Para la conexión horizontal a bandejas<br>Longitud: 1 m |
| 36 | 6 038 07 | Suministrado con elemento de fijación<br>Tabique de separación, altura 60 mm<br>Para columnas de clipaje directo de 2 y 4 compartimentos y minicolumnas |
| 1 | 6 530 80 | Panel para señalización 150 x 150 mm |
| 1 | 6 530 81 | Soporte para fijación de pantalla de TV 10-26" / 25-66 cm |
| 1 | 6 530 82 | Soporte para fijación de pantalla de TV 26-42" / 66-107 cm |
| 1 | 6 530 83 | Bandeja para fijación directa |

| | | **Soporte para fijación de elementos de raíl DIN en columnas y minicolumnas** |
|---|---|---|
| | | Para el montaje de elementos de raíl DIN en columnas y minicolumnas. Para ser utilizado con dos elementos de separación de 1/2 módulo ref. 4 063 07<br>Capacidad: 1 módulo<br>Equipado con una tapa de protección para evitar desconexiones accidentales |
| 5 | 0 310 69 | Blanco |
| 5 | 0 307 87 | Aluminio |
| 5 | 6 530 75 | Negro |



| | | **Adaptador de 90 °** |
|---|---|---|
| 5 | 6 530 79 | Adaptador para instalación de mecanismos Mosaic en posición vertical<br>2 módulos |



# cajas de puesto de trabajo Mosaic™

**instalación empotrada y en superficie**



0 788 73L



Puestos de trabajo para mecanismos Mosaic.

| Emb. | Ref. | **Cajas de puesto de trabajo de empotrar** |
|---|---|---|
| | | Instalación para tubos empotrados.<br>Equipados de:<br>- Caja de empotrar multimaterial profundidad 50 mm, con entradas de cables desfondables Ø20 y 25 mm.<br>- Soportes independientes 4 módulos para la instalación sin herramientas de los mecanismos Mosaic (se suministra con 2 tornillos opcionales).<br>- Separadores para instalación de mecanismos 1 módulo.<br>- Tabique de separación para potencia y datos. |
| | | **Para 2 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 72L | ○ Blanco |
| | | **Para 3 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 73L | ○ Blanco |
| | | **Para 4 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 74L | ○ Blanco |

| | | **Cajas de puesto de trabajo en superficie** |
|---|---|---|
| | | Instalación para tubos empotrados, tubos vistos molduras y canales.<br>Equipados de:<br>- Caja de superficie con entradas desmontables (superiores/inferiores y laterales) precortadas para la moldura 40 x 20 mm.<br>- Soportes independientes 4 módulos para la instalación sin herramientas de los mecanismos Mosaic (se suministra con 2 tornillos opcionales).<br>- Separadores para instalación de mecanismos 1 módulo.<br>- Tabique de separación para potencia y datos. |
| | | **Para 2 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 82L | ○ Blanco |
| | | **Para 3 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 83L | ○ Blanco |
| | | **Para 4 x 4 módulos** |
| 1 | 0 788 84L | ○ Blanco |

| | | **Accesorios para instalación de aparatos modulares** |
|---|---|---|
| 5 | 0 801 29 | Raíl formato DIN para 2 módulos 17,5 mm. |
| 1 | 0 788 40 | Adaptador para aparato modular 2 módulos 17,5 mm.<br>Con tapa de protección transparente desmontable 4 módulos. |

# cajas pop-up para mobiliario



6 540 00



6 540 03



6 540 04



6 540 05



0 540 34



0 540 36



6 540 08

| Emb. | Ref. | Cajas pop-up para equipar |
|---|---|---|
| | | A equipar con mecanismos Mosaic<br>Suministrada con kit de instalación |
| | | **4 módulos** |
| 1 | 6 540 00 | Acero inox mate |
| 1 | 6 540 01 | Blanco brillante |
| 1 | 6 540 14 | Aluminio mate |
| 1 | 6 540 02 | Negro mate |
| | | **8 (2 x 4) módulos** |
| 1 | 6 540 03 | Acero inox mate |
| 1 | 6 540 04 | Blanco brillante |
| 1 | 6 540 15 | Aluminio mate |
| 1 | 6 540 05 | Negro mate |
| | | **Módulos con cable retráctil** |
| | | Suministrado con:<br>- cable retráctil<br>- placa Mosaic<br>- accesorio de fijación |
| 1 | 0 540 34 | Módulo con cable retráctil RJ45 Cat. 6 UTP |
| 1 | 0 540 36 | Módulo con cable retráctil USB/MIcro-USB |

| Emb. | Ref. | Cajas pop-up equipadas |
|---|---|---|
| | | Suministrada con kit de instalación |
| | | **Con bases de corriente y cargador USB - 4 módulos** |
| | | Pre-cableado y equipado con:<br>- 1 base Schuko<br>- 1 base cargador USB doble - 5 V - 2400 mA<br>- cable con clavija 2P+T de longitud 2 m |
| 1 | 6 540 09 | Acero inox mate |
| 1 | 6 540 08 | Blanco brillante |
| | | **Con bases de corriente, de datos y audio-video** |
| | | **8 (2 x 4) módulos** |
| | | Pre-cableado y equipado con:<br>- 1 base Schuko<br>- 2 bases de datos RJ 45 Cat. 6 UTP<br>- 1 base HD 15 con mini-jack 3,5 mm<br>- cable con clavija 2P+T de longitud 2 m<br>- cable RJ 45 Cat. 6 UTP de longitud 3 m<br>- cable VGA de longitud 0,1 m<br>- cable mini-jack 3,5 mm de longitud 0,1 m |
| 1 | 6 540 13 | Acero inox mate |
| 1 | 6 540 12 | Blanco brillante |

# cajas pop-up para suelo



0 540 13



0 540 23



0 540 06



0 540 00

| Emb. | Ref. | Cajas pop-up para equipar |
|---|---|---|
| | | A equipar con mecanismos Mosaic. |
| | | **3 módulos** |
| 1 | 0 540 10 | Aluminio mate |
| 1 | 0 540 15 | Bronce pulido |
| 1 | 0 540 20 | Acero inox pulido |
| | | **6 (2 3 3) módulos** |
| 1 | 0 540 12 | Aluminio mate |
| 1 | 0 540 17 | Bronce pulido |
| 1 | 0 540 22 | Acero inox pulido |
| | | **4 módulos** |
| 1 | 0 540 11 | Aluminio mate |
| 1 | 0 540 16 | Bronce pulido |
| 1 | 0 540 21 | Acero inox pulido |
| | | **8 (2 3 4) módulos** |
| 1 | 0 540 13 | Aluminio mate |
| 1 | 0 540 18 | Bronce pulido |
| 1 | 0 540 23 | Acero inox pulido |

| | | Kit de instalación para suelo técnico |
|---|---|---|
| | | Equipado con elementos de fijación y retenedor de cables. |
| 1 | 0 540 05 | 3 módulos. |
| 1 | 0 540 07 | 6 (2 3 3) módulos. |
| 1 | 0 540 06 | 4 módulos. |
| | 0 540 08 | 8 (2 x 4) módulos. |


| | | Cajas para suelo de hormigón |
|---|---|---|
| | | Para la instalación de las cajas pop-up en suelos de hormigón. Equipado con entradas pretroqueladas para tubos de diámetros 20 mm y 25 mm. |
| | | **Cajas métalicas** |
| 1 | 0 540 00 | 3 módulos. |
| 1 | 0 540 02 | 6 (2 3 3) módulos. |
| 1 | 0 540 01 | 4 módulos. |
| 1 | 0 540 03 | 8 (2 3 4) módulos. |
| | | **Cajas plásticas** |
| 10 | 6 503 90 | 3 módulos. |
| 10 | 6 503 31 | 6 módulos. |

# cajas pop-up para mobiliario y suelo

## dimensiones


### Dimensiones

**Tapa**





| | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 3 módulos | 120 | 120 |
| 4 módulos | 120 | 142,5 |
| 6 módulos | 120 | 230 |
| 8 módulos | 120 | 275 |

**Pop-up**




| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 módulos | 79,8 | 92 | 57 | 77,5 |
| 4 módulos | 102,3 | 114,5 | 57 | 77,5 |
| 6 módulos | 189,8 | 202 | 57 | 77,5 |
| 8 módulos | 231,6 | 247 | 57 | 77,5 |

**Pop-up con kit de instalación**




| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 módulos | 79,8 | 92 | 74,8 | 96,1 |
| 4 módulos | 102,3 | 114,5 | 74,8 | 96,1 |
| 6 módulos | 189,8 | 202 | 74,8 | 96,1 |
| 8 módulos | 231,6 | 247 | 74,8 | 96,1 |



0 540 80



0 540 63



0 540 67


| Emb. | Ref. | Módulos equipados |
|---|---|---|
| | | Para instalación rápida en mobiliario de oficina<br>Con tapa de protección de cierre automático.<br>Potencia máxima 3.600 W<br>16 A - 250 V.<br>Suministradas con cable H05VVF 3G 1,5 mm²<br>Longitud 2 m. |
| | | **Con base Schuko** |
| 1 | 0 540 80 | ○ Blanco |
| 1 | 0 540 81 | ● Negro |
| 1 | 0 540 82 | ◉ Inox |
| | | **Con base Schuko y clavija micro USB retráctil**<br>Cargador USB 5 V = 750 mA |
| 1 | 0 540 85 | ○ Blanco |
| 1 | 0 540 86 | ● Negro |
| 1 | 0 540 87 | ◉ Inox |
| | | **Con base Schuko y clavijas micro USB y RJ45 retráctiles**<br>- cargador USB 5 V = 750 mA<br>- cable Cat. 6 UTP retráctil de 1,35 m |
| 1 | 0 540 88 | ○ Blanco |


| | | Módulos para equipar |
|---|---|---|
| | | A equipar con bases Mosaic y placas de acabado |
| | | **Para base Schuko** |
| 1 | 0 540 70 | ○ Blanco |
| 1 | 0 540 71 | ● Negro |
| | | **Para bases Schuko. Equipado con toma micro USB retráctil, a cablear**<br>- Cargador USB 5 V = 750 mA |
| 1 | 0 540 72 | ○ Blanco |
| 1 | 0 540 73 | ● Negro |


| | | Placas de acabado |
|---|---|---|
| 10 | 0 540 60 | ○ Blanco |
| 10 | 0 540 62 | ● Negro |
| 10 | 0 540 63 | ◉ Inox |
| 10 | 0 540 61 | ○ Blanco RAL 9003 |

| | | Módulos con cable retráctil |
|---|---|---|
| | | **Módulo cable Cat. 6 UTP** |
| 1 | 0 540 66 | Suministrado con:<br>- Cable extensible de 1,35 m con toma RJ45 Cat.6 UTP |
| | | **Módulo cable micro USB** |
| 1 | 0 540 67 | Suministrado con:<br>- Cable extensible de 1,35 m con toma micro USB<br>- Cable USB de 0,5 m |


## Instalación













## Dimensiones





0 535 63




0 535 64




0 535 65

| Emb. | Ref. | Bloques para equipar |
|---|---|---|
| | | A equipar con mecanismos Mosaic |
| | | **8 módulos** |
| 20 | 0 535 60 | ○ Blanco |
| 20 | 0 535 61 | ◍ Aluminio |
| 20 | 0 535 62 | ● Negro |
| | | **12 módulos** |
| 10 | 0 535 63 | ○ Blanco |
| 10 | 0 535 64 | ◍ Aluminio |
| 10 | 0 535 65 | ● Negro |


## Instalación








## Dimensiones


| Ref. | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|
| 0 535 60 | 225 | 275 | 285 |
| 0 535 61 | | | |
| 0 535 62 | | | |
| 0 535 63 | 315 | 365 | 375 |
| 0 535 64 | | | |
| 0 535 65 | | | |




**Espesor máximo**




**Espesor mínimo**



## bloques para mesas de oficina



6 535 60



0 546 99



6 535 63

| Emb. | Ref. | Bloques equipados |
|---|---|---|
| | | Cuerpo de aluminio<br>16 A~ – 250V~<br>Suministrados con cable de 3 m |
| 1 | 6 535 60 | Equipado con:<br>- 4 bases Schuko<br>- 1 interruptor luminoso |
| 1 | 6 535 61 | Equipado con:<br>- 6 bases Schuko<br>- 1 interruptor luminoso |
| 1 | 6 535 62 | Equipado con:<br>- 3 bases Schuko<br>- 1 cargador USB doble |
| 1 | 6 535 63 | Equipado con:<br>- 2 bases Schuko<br>- 2 bases Schuko rojas con obturador selectivo<br>- 2 bases RJ45 Cat. 6 UTP |

| | | Bloques para equipar |
|---|---|---|
| | | Cuerpo de aluminio<br>A equipar con mecanismos Mosaic |
| 1 | 0 546 90 | 8 módulos |
| 1 | 0 546 91 | 12 módulos |
| 1 | 0 546 92 | 16 módulos |

| | | Accesorio de fijación |
|---|---|---|
| 1 | 0 546 99 | Para la fijación de los bloques de sobremesa en el mobiliario |

| | | Guía articulada |
|---|---|---|
| 1 | 0 535 98 | 2 compartimentos<br>Longitud: 0,75 m<br>Blanco<br>Proporciona protección de los cables entre mobiliario y suelo |

## bloques para salas de reunión



6 535 75






6 535 77

| Emb. | Ref. | Bloques equipados |
|---|---|---|
| | | Equipado con interruptor de encendido/apagado con indicador luminoso<br>3.680W<br>Suministrados con cable H05VVF 3G1,5 mm² de 3 m y clavija |
| 1 | 6 535 74 | Con 8 bases Schuko |
| 1 | 6 535 75 | Equipado con:<br>- 8 bases Schuko<br>- 1 Switch Ethernet 10/100 Base T no gestionable con 6 puertos |
| 1 | 6 535 77 | Equipado con:<br>- 8 bases Schuko<br>- 1 Switch Ethernet 10/100 Base T no gestionable con 6 puertos<br>- 1 base HD15 con mini-jack 3,5 mm<br>- 1 cable VGA de longitud 1 m<br>- 1 cable mini-jack 3,5 mm de longitud 1 m |




0 897 01 0 897 02

| Emb. | Ref. | Cajas IP44 para suelo y mobiliario |
|---|---|---|
| | | IP 44 - IK 08.<br>Equipadas de tapa con apertura a 180°.<br>Placa espesor 2 mm.<br>Iluminable mediante LED.<br>A equipar con mecanismos Mosaic. |
| | | **Cajas cuadradas** |
| 1 | 0 897 00 |  Inox. |
| 1 | 0 897 10 | Bronce |
| 1 | 0 897 50 | Acero |
| | | **Cajas redondas** |
| 1 | 0 897 01 |  Inox. |
| 1 | 0 897 11 | Bronce |
| 1 | 0 897 51 | Acero |
| | | **Cajas rectangulares** |
| 1 | 0 897 02 |  Inox. |
| 1 | 0 897 12 | Bronce |
| 1 | 0 897 52 | Acero |


| Emb. | Ref. | Accesorios de instalación |
|---|---|---|
| 6 | 0 819 88 |  Caja para hormigón (espesores de 50 a 80 mm) y suelo técnico (espesores de 10 a 40 mm). |
| 10 | 0 801 88 |  Caja multimaterial para pared o mobiliario (profundidad 50 mm). |
| 10 | 0 897 19 |  LED blanco que permite iluminar el contorno de la tapa para facilitar su localización. |

## Instalación en hormigón o suelo técnico





## Dimensiones

**Simple**









**Doble**



# tabla de selección de referencias

**bandejas y accesorios**


| | | | ACCESORIOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones L × H mm | | |  |  |  |  |  |  | |
| Color gris RAL 7030 | | | Bandeja lisa | Bandeja perforada | Tapa | Tabique separador | Enlace | Bisagra | |
| H = 50 mm | 75 × 50 |  | 6 377 00 | 6 377 01 | 6 377 60 | 6 377 88 | 6 377 90 | 6 377 93 | |
| | 100 × 50 |  | 6 377 10 | 6 377 11 | 6 377 61 | 6 377 88 | 6 377 90 | 6 377 93 | |
| | 150 × 50 |  | 6 377 20 | 6 377 21 | 6 377 62 | 6 377 88 | 6 377 90 | 6 377 93 | |
| | 200 × 50 |  | 6 377 30 | 6 377 31 | 6 377 6 3 | 6 377 88 | 6 377 91 | 6 379 93 | |
| | 300 × 50 |  | 6 377 40 | 6 377 41 | 6 377 64 | 6 377 88 | 6 377 91 | 6 379 93 | |
| | 400 × 50 |  | 6 377 50 | 6 377 51 | 6 377 65 | 6 377 88 | 6 377 91 | 6 379 93 | |
| H = 75 mm | 75 × 75 |  | 6 378 00 | 6 378 01 | 6 377 60 | 6 378 88 | 6 378 90 | 6 377 93 | |
| | 100 × 75 |  | 6 378 10 | 6 378 11 | 6 377 61 | 6 378 88 | 6 378 90 | 6 377 93 | |
| | 150 × 75 |  | 6 378 20 | 6 378 21 | 6 377 62 | 6 378 88 | 6 378 90 | 6 377 93 | |
| | 200 × 75 |  | 6 378 30 | 6 378 31 | 6 377 6 3 | 6 378 88 | 6 378 91 | 6 379 93 | |
| | 300 × 75 |  | 6 378 40 | 6 378 41 | 6 377 64 | 6 378 88 | 6 378 91 | 6 379 93 | |
| | 400 × 75 |  | 6 378 50 | 6 378 51 | 6 377 65 | 6 378 88 | 6 378 91 | 6 379 93 | |
| H = 100 mm | 200 × 100 |  | 6 379 00 | 6 379 01 | 6 377 6 3 | 6 379 88 | 6 379 90 | 6 379 93 | |
| | 300 × 100 |  | 6 379 10 | 6 379 11 | 6 377 64 | 6 379 88 | 6 379 90 | 6 379 93 | |
| | 400 × 100 |  | 6 379 20 | 6 379 21 | 6 377 65 | 6 379 88 | 6 379 90 | 6 379 93 | |
| | 500 × 100 |  | 6 379 30 | 6 379 31 | 6 379 6 3 | 6 379 88 | 6 379 90 | 6 379 93 | |
| | 600 × 100 |  | 6 379 40 | 6 379 41 | 6 379 64 | 6 379 88 | 6 379 90 | 6 379 93 | |

| | ACCESORIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | **Tapa final** | **Ángulo plano con tapa** | **Ángulo cóncavo con tapa** | **Ángulo convexo con tapa** | **Derivación T** | **Consola horizontal** | **Consola vertical** | **Consola suspensión** |
| | 6 377 08 | 6 377 03 | 6 377 05 | 6 377 07 | 6 378 70 | 6 377 66 | 6 377 81 | 6 377 71 |
| | 6 377 18 | 6 377 13 | 6 377 15 | 6 377 17 | 6 378 71 | 6 377 66 | 6 377 81 | 6 377 71 |
| | 6 377 28 | 6 377 23 | 6 377 25 | 6 377 27 | 6 378 72 | 6 377 67 | 6 377 82 | 6 377 72 |
| | 6 377 38 | 6 377 33 | 6 377 35 | 6 377 37 | 6 378 73 | 6 377 68 | 6 377 83 | 6 377 73 |
| | 6 377 48 | 6 377 43 | 6 377 45 | 6 377 47 | 6 378 74 | 6 377 69 | 6 377 84 | 6 377 74 |
| | 6 377 58 | 6 377 53 | 6 377 55 | 6 377 57 | 6 378 75 | 6 379 79 | 6 377 85 | 6 377 75 |
| | 6 378 08 | 6 378 03 | 6 378 05 | 6 378 07 | 6 378 70 | 6 377 66 | 6 377 81 | 6 377 71 |
| | 6 378 18 | 6 378 13 | 6 378 15 | 6 378 17 | 6 378 71 | 6 377 66 | 6 377 81 | 6 377 71 |
| | 6 378 28 | 6 378 23 | 6 378 25 | 6 378 27 | 6 378 72 | 6 377 67 | 6 377 82 | 6 377 72 |
| | 6 378 38 | 6 378 33 | 6 378 35 | 6 378 37 | 6 378 73 | 6 377 68 | 6 377 83 | 6 377 73 |
| | 6 378 48 | 6 378 43 | 6 378 45 | 6 378 47 | 6 378 74 | 6 377 69 | 6 377 84 | 6 377 74 |
| | 6 378 58 | 6 378 53 | 6 378 55 | 6 378 57 | 6 378 75 | 6 379 79 | 6 377 85 | 6 377 75 |
| | 6 379 08 | 6 379 03 | 6 379 05 | 6 379 07 | 6 379 70 | 6 377 68 | 6 377 83 | 6 377 73 |
| | 6 379 18 | 6 379 13 | 6 379 15 | 6 379 17 | 6 379 71 | 6 379 78 | 6 377 84 | 6 377 71 |
| | 6 379 28 | 6 379 23 | 6 379 25 | 6 379 27 | 6 379 72 | 6 379 79 | 6 377 85 | 6 377 75 |
| | 6 379 38 | 6 379 33 | 6 379 35 | 6 379 37 | 6 379 73 | 6 379 80 | 6 379 83 | 6 379 76 |
| | 6 379 48 | 6 379 43 | 6 379 45 | 6 379 47 | 6 379 74 | 6 379 81 | 6 379 84 | 6 379 77 |

# bandeja PVC Omega

## bandeja lisa, perforada y tapas





| Emb. | Ref. | Bandejas perforadas |
|---|---|---|
| | | Material PVC M1 conforme RoHS. Color Gris RAL 7030. Longitud 3 m. IP20. Conforme UNE-EN 61537, REBT e ICT. |
| | | **Perfil base estándar** Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 24 | 6 377 01 | 75 × 50 |
| 24 | 6 377 11 | 100 × 50 |
| 18 | 6 377 21 | 150 × 50 |
| 24 | 6 378 01 | 75 × 75 |
| 18 | 6 378 11 | 100 × 75 |
| 12 | 6 378 21 | 150 × 75 |
| | | **Perfil base Avant** Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 6 | 6 377 31 | 200 × 50 |
| 6 | 6 377 41 | 300 × 50 |
| 6 | 6 377 51 | 400 × 50 |
| 6 | 6 378 31 | 200 × 75 |
| 6 | 6 378 41 | 300 × 75 |
| 6 | 6 378 51 | 400 × 75 |
| 6 | 6 379 01 | 200 × 100 |
| 6 | 6 379 11 | 300 × 100 |
| 6 | 6 379 21 | 400 × 100 |
| 6 | 6 379 31 | 500 × 100 |
| 6 | 6 379 41 | 600 × 100 |

| | | Bandejas lisas |
|---|---|---|
| | | Material PVC M1 conforme RoHS. Color Gris RAL 7030. Longitud 3 m. IP40. Conforme UNE-EN 61537, REBT e ICT. |
| | | **Perfil base estándar** Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 24 | 6 377 00 | 75 × 50 |
| 24 | 6 377 10 | 100 × 50 |
| 18 | 6 377 20 | 150 × 50 |
| 24 | 6 378 00 | 75 × 75 |
| 18 | 6 378 10 | 100 × 75 |
| 12 | 6 378 20 | 150 × 75 |
| | | **Perfil base Avant** Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 6 | 6 377 30 | 200 × 50 |
| 6 | 6 377 40 | 300 × 50 |
| 6 | 6 377 50 | 400 × 50 |
| 6 | 6 378 30 | 200 × 75 |
| 6 | 6 378 40 | 300 × 75 |
| 6 | 6 378 50 | 400 × 75 |
| 6 | 6 379 00 | 200 × 100 |
| 6 | 6 379 10 | 300 × 100 |
| 6 | 6 379 20 | 400 × 100 |
| 6 | 6 379 30 | 500 × 100 |
| 6 | 6 379 40 | 600 × 100 |

| | | Tapas de bandeja |
|---|---|---|
| | | Ancho (mm) |
| 24 | 6 377 60 | 75 |
| 24 | 6 377 61 | 100 |
| 18 | 6 377 62 | 150 |
| 12 | 6 377 63 | 200 |
| 12 | 6 377 64 | 300 |
| 12 | 6 377 65 | 400 |
| 12 | 6 379 63 | 500 |
| 12 | 6 379 64 | 600 |

# bandeja PVC Omega

## accesorios





| Emb. | Ref. | Ángulos planos con tapa |
|---|---|---|
| | | **Perfil base estándar** Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 4 | 6 377 03 | 75 × 50 |
| 4 | 6 377 13 | 100 × 50 |
| 4 | 6 377 23 | 150 × 50 |
| 4 | 6 378 03 | 75 × 75 |
| 4 | 6 378 13 | 100 × 75 |
| 4 | 6 378 23 | 150 × 75 |
| | | **Perfil base Avant** Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 2 | 6 377 33 | 200 × 50 |
| 2 | 6 377 43 | 300 × 50 |
| 1 | 6 377 53 | 400 × 50 |
| 2 | 6 378 33 | 200 × 75 |
| 2 | 6 378 43 | 300 × 75 |
| 1 | 6 378 53 | 400 × 75 |
| 1 | 6 379 03 | 200 × 100 |
| 1 | 6 379 13 | 300 × 100 |
| 1 | 6 379 23 | 400 × 100 |
| 1 | 6 379 33 | 500 × 100 |
| 1 | 6 379 43 | 600 × 100 |


| | | Ángulos cóncavos con tapa |
|---|---|---|
| | | **Perfil base estándar** Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 4 | 6 377 05 | 75 × 50 |
| 4 | 6 377 15 | 100 × 50 |
| 4 | 6 377 25 | 150 × 50 |
| 4 | 6 378 05 | 75 × 75 |
| 4 | 6 378 15 | 100 × 75 |
| 4 | 6 378 25 | 150 × 75 |
| | | **Perfil base Avant** Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 2 | 6 377 35 | 200 × 50 |
| 2 | 6 377 45 | 300 × 50 |
| 1 | 6 377 55 | 400 × 50 |
| 2 | 6 378 35 | 200 × 75 |
| 2 | 6 378 45 | 300 × 75 |
| 1 | 6 378 55 | 400 × 75 |
| 1 | 6 379 05 | 200 × 100 |
| 1 | 6 379 15 | 300 × 100 |
| 1 | 6 379 25 | 400 × 100 |
| 1 | 6 379 35 | 500 × 100 |
| 1 | 6 379 45 | 600 × 100 |


# bandeja PVC Omega

## accesorios









| Emb. | Ref. | Ángulos convexos con tapa |
|---|---|---|
| | | **Perfil base estándar** |
| | | Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 4 | 6 377 07 | 75 × 50 |
| 4 | 6 377 17 | 100 × 50 |
| 4 | 6 377 27 | 150 × 50 |
| 4 | 6 378 07 | 75 × 5 |
| 4 | 6 378 17 | 100 × 75 |
| 4 | 6 378 27 | 150 × 75 |
| | | **Perfil base Avant** |
| | | Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 2 | 6 377 37 | 200 × 50 |
| 2 | 6 377 47 | 300 × 50 |
| 1 | 6 377 57 | 400 × 50 |
| 2 | 6 378 37 | 200 × 75 |
| 2 | 6 378 47 | 300 × 75 |
| 1 | 6 378 57 | 400 × 75 |
| 1 | 6 379 07 | 200 × 100 |
| 1 | 6 379 17 | 300 × 100 |
| 1 | 6 379 27 | 400 × 100 |
| 1 | 6 379 37 | 500 × 100 |
| 1 | 6 379 47 | 600 × 100 |

| | | Derivación en T |
|---|---|---|
| | | Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 4 | 6 378 70 | 75 × 50/75 |
| 2 | 6 378 71 | 100 × 50/75 |
| 2 | 6 378 72 | 150 × 50/75 |
| 1 | 6 378 73 | 200 × 50/75 |
| 1 | 6 378 74 | 300 × 50/75 |
| 1 | 6 378 75 | 400 × 50/75 |
| 1 | 6 379 70 | 200 × 100 |
| 1 | 6 379 71 | 300 × 100 |
| 1 | 6 379 72 | 400 × 100 |
| 1 | 6 379 73 | 500 × 100 |
| 1 | 6 379 74 | 600 × 100 |

| | | Tapas finales |
|---|---|---|
| | | Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 2 | 6 377 08 | 75 × 50 |
| 2 | 6 377 18 | 100 × 50 |
| 2 | 6 377 28 | 150 × 50 |
| 2 | 6 377 38 | 200 × 50 |
| 2 | 6 377 48 | 300 × 50 |
| 2 | 6 377 58 | 400 × 50 |
| 2 | 6 378 08 | 75 × 75 |
| 2 | 6 378 18 | 100 × 75 |
| 2 | 6 378 28 | 150 × 75 |
| 2 | 6 378 38 | 200 × 75 |
| 2 | 6 378 48 | 300 × 75 |
| 2 | 6 378 58 | 400 × 75 |
| 2 | 6 379 08 | 200 × 100 |
| 2 | 6 379 18 | 300 × 100 |
| 2 | 6 379 28 | 400 × 100 |
| 2 | 6 379 38 | 500 × 100 |
| 2 | 6 379 48 | 600 × 100 |

| Emb. | Ref. | Soportes |
|---|---|---|
| | | **Soportes horizontales PVC** |
| | | Ancho (mm) |
| 8 | 6 377 66 | 75/100 |
| 6 | 6 377 67 | 150 |
| 4 | 6 377 68 | 200 |
| 4 | 6 377 69 | 300 |
| | | **Soportes horizontales metálicos acero epoxi** |
| | | Ancho (mm) |
| 2 | 6 379 78 | 300 |
| 2 | 6 379 79 | 400 |
| 2 | 6 379 80 | 500 |
| 2 | 6 379 81 | 600 |
| | | **Soportes verticales** |
| | | Ancho (mm) |
| 8 | 6 377 81 | 75/100 |
| 6 | 6 377 82 | 150 |
| 4 | 6 377 83 | 200 |
| 4 | 6 377 84 | 300 |
| 4 | 6 377 85 | 400 |
| 4 | 6 379 83 | 500 |
| 4 | 6 379 84 | 600 |
| | | **Soportes de suspensión** |
| | | Ancho (mm) |
| 8 | 6 377 71 | 75/100 |
| 6 | 6 377 72 | 150 |
| 4 | 6 377 73 | 200 |
| 4 | 6 377 74 | 300 |
| 4 | 6 377 75 | 400 |
| 4 | 6 379 76 | 500 |
| 4 | 6 379 77 | 600 |

# bandeja PVC Omega

## accesorios



| Emb. | Ref. | Uniones |
|---|---|---|
| | | **Base estándar** |
| | | Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 20 | 6 377 90 | 75/150 × 50 |
| 20 | 6 378 90 | 75/150 × 75 |
| | | **Base Avant** |
| | | Ancho (mm) × Alto (mm) |
| 20 | 6 377 91 | 200/400 × 50 |
| 20 | 6 378 91 | 200/400 × 75 |
| 20 | 6 379 90 | 200/600 × 100 |
| | | **Tabiques separadores** |
| | | Alto (mm) |
| 42 | 6 377 88 | 50 |
| 30 | 6 378 88 | 75 |
| 24 | 6 379 88 | 100 |
| | | **Bisagras** |
| | | Ancho (mm) |
| 20 | 6 377 93 | 75/150 |
| 20 | 6 379 93 | 200/600 |







| Emb. | Ref. | Fijaciones |
|---|---|---|
| 8 | 6 379 50 | Perfil U PVC. |
| 8 | 6 379 86 | Perfil U metal. |
| 42 | 6 379 56 | Telerraíl. |
| 8 | 6 379 55 | Fijación universal. |
| 6 | 6 379 85 | Fijación basculante. |
| 100 | 6 379 54 | Remache fijación rápida. |
| 100 | 6 379 53 | Tornillo PVC M8 × 20. |
| 100 | 6 379 87 | Tornillo inoxidable M8 × 20. |
| 100 | 6 379 51 | Pasador PVC. |
| 50 | 6 379 52 | Pasador de acero inoxidable. |
| 20 | CM801721 | Varilla roscada M10 longitud 1 m. |

# bandeja PVC Omega


## características técnicas




### Perfil base Avant




### Perfil base estándar




### Carácterísticas según EN 50085-1


| | | |
|---|---|---|
| **EN 50085-1** | Retención de la tapa | Abrible solo con herramienta |
| | Temperatura mínima/máxima de servicio | –15 °C a +60 °C |
| | Propiedades eléctricas | Aislante |
| | Resistencia al impacto | Media (2 J)<br>Fuerte (6 J)<br>Muy fuerte (20 J) |
| | Resistencia a la propagación de la llama | No propagador |
| **EN 60529** | Protección contra la penetración de objetos sólidos | IP2X (sin tapa)<br>IP4X (con tapa) |
| **EN 50102** | Protección contra daños mecánicos | IK10 |
| **EN 60695-2-11** | Ensayo del hilo incandescente | 960 °C |

### Características según EN 61537

| | | |
|---|---|---|
| **EN 61537** | Propiedades eléctricas | Aislante |
| | Resistencia a la propagación de la llama | No propagador |
| | Temperatura mínima/máxima de servicio | –15 °C a +60 °C |
| **EN 60695-2-11** | Ensayo del hilo incandescente | 960 °C |

### Resistencia al impacto (T = –5 °C)

| | | Ancho (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **J** | **75** | **100** | **150** | **200** | **300** | **400** | **500** | **600** |
| **Alto (mm)** | **50** | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | | |
| | **75** | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | | |
| | **100** | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |



| Energía (J) | Peso (kg) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| 2 | 0,5 | 400 |
| 5 | 1,7 | 295 |
| 10 | 5 | 200 |
| 20 | 5 | 400 |
| 50 | 10 | 500 |


**Cargas máximas admisibles**


Ensayo tipo I: temperatura 40 °C y distancia entre soportes 1,5 m,
temperatura 60 °C y distancia entre soportes 1 m.

| Alto (mm) \ Ancho (mm) | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DaN/m** | | | | | | | | |
| **50** | 7 | 10 | 15,5 | 19,5 | 27 | 41 | | |
| **75** | 12 | 16 | 25 | 35 | 48 | 70 | | |
| **100** | | | | 42 | 66 | 90 | 113 | 135,5 |

El ensayo de la carga máxima admisible (CPS) se realiza según establece la norma EN 61537.
Las condiciones del ensayo son las siguientes:
1. La bandeja está situada sobre los soportes A, B y C.
2. La distancia L entre los soportes es de 1,5 m.
3. En el ensayo tipo I la unión se sitúa en el punto medio del tramo A-B de la figura. En la instalación real las uniones se podrán situar en cualquier posición.
4. El par de apriete máximo de los tornillos es de 2,5 Nm.


Resultado del ensayo:
1. La flexión lineal máxima medida en la bandeja en el punto medio de los tramos A-B y B-C es inferior o igual al 1% de la distancia entre los apoyos L.
2. La flexión transversal máxima medida en la bandeja en el punto medio de los tramos A-B y B-C es inferior o igual al 5% del ancho de la bandeja.
3. La bandeja soportar sin problemas 1,7 veces la carga admisible.



# dimensiones sistema Omega

## Perfil base estándar





### Altura de ala 50 mm

| Referencia | | A | B | C | D | Capacidad | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandejas perforadas | Bandejas lisas | mm | mm | mm | mm | mm² | mm |
| 6 377 01 | 6 377 00 | 75 | 50 | 32,4 | 2,3 | 2.862 | 3.000 |
| 6 377 11 | 6 377 10 | 100 | 50 | 57 | 2,3 | 4.055 | 3.000 |
| 6 377 21 | 6 377 20 | 150 | 50,2 | 106,6 | 2,6 | 6.366 | 3.000 |

### Altura de ala 75 mm

| Referencia | | A | B | C | D | Capacidad | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandejas perforadas | Bandejas lisas | mm | mm | mm | mm | mm² | mm |
| 6 378 01 | 6 378 00 | 75 | 75 | 32 | 2,3 | 4.622 | 3.000 |
| 6 378 11 | 6 378 10 | 100 | 75 | 57 | 2,3 | 6.440 | 3.000 |
| 6 378 21 | 6 378 20 | 150 | 75,3 | 106,2 | 2,7 | 9.961 | 3.000 |

## Perfil base Avant




### Altura de ala 50 mm

| Referencia | | A | B | C | D | Capacidad | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandejas perforadas | Bandejas lisas | mm | mm | mm | mm | mm² | mm |
| 6 377 31 | 6 377 30 | 200 | 50 | 136,6 | 2,5 | 7.934 | 3.000 |
| 6 377 41 | 6 377 40 | 300 | 52 | 232,6 | 3,5 | 12.825 | 3.000 |
| 6 377 51 | 6 377 50 | 400 | 53 | 330,6 | 4 | 17.821 | 3.000 |


### Altura de ala 75 mm

| Referencia | | A | B | C | D | Capacidad | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandejas perforadas | Bandejas lisas | mm | mm | mm | mm | mm² | mm |
| 6 378 31 | 6 378 30 | 200 | 75 | 138,8 | 2,8 | 12.690 | 3.000 |
| 6 378 41 | 6 378 40 | 300 | 77 | 234,4 | 3,8 | 19.601 | 3.000 |
| 6 378 51 | 6 378 50 | 400 | 77,8 | 332,8 | 4,2 | 26.879 | 3.000 |

### Altura de ala 100 mm

| Referencia | | A | B | C | D | Capacidad | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandejas perforadas | Bandejas lisas | mm | mm | mm | mm | mm² | mm |
| 6 379 01 | 6 379 00 | 200 | 100 | 130 | 3,8 | 16.979 | 3.000 |
| 6 379 11 | 6 379 10 | 300 | 100,4 | 210 | 4 | 26.728 | 3.000 |
| 6 379 21 | 6 379 20 | 400 | 101,4 | 300 | 4,5 | 36.468 | 3.000 |
| 6 379 31 | 6 379 30 | 500 | 101,4 | 370 | 4,5 | 45.893 | 3.000 |
| 6 379 41 | 6 379 40 | 600 | 102 | 470 | 4,8 | 55.206 | 3.000 |

## Ángulos planos con tapa




### Altura de ala 50 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 377 03** | 52 | 68 | 210 | 50 | 150 | 224 |
| **6 377 13** | 52 | 93 | 210 | 50 | 150 | 249 |
| **6 377 23** | 52 | 142 | 210 | 50 | 150 | 298 |
| **6 377 33** | 52 | 190 | 210 | 50 | 150 | 346 |
| **6 377 43** | 52 | 289 | 210 | 50 | 150 | 445 |
| **6 377 53** | 52 | 388 | 210 | 50 | 150 | 544 |


### Altura de ala 75 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 378 03** | 52 | 68 | 210 | 75 | 150 | 224 |
| **6 378 13** | 52 | 93 | 210 | 75 | 150 | 249 |
| **6 378 23** | 52 | 142 | 210 | 75 | 150 | 298 |
| **6 378 33** | 52 | 190 | 210 | 75 | 150 | 346 |
| **6 378 43** | 52 | 289 | 210 | 75 | 150 | 445 |
| **6 378 53** | 52 | 388 | 210 | 75 | 150 | 544 |

### Altura de ala 100 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 379 03** | 52 | 196 | 210 | 98 | 150 | 346 |
| **6 379 13** | 52 | 289 | 210 | 98 | 150 | 445 |
| **6 379 23** | 52 | 388 | 210 | 98 | 150 | 544 |
| **6 379 33** | 52 | 488 | 210 | 98 | 150 | 644 |
| **6 379 43** | 52 | 587 | 210 | 98 | 150 | 743 |

## Ángulos convexos con tapa




### Altura de ala 50 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **6 377 05** | 52 | 50 | 68 | 150 | 200 |
| **6 377 15** | 52 | 50 | 93 | 150 | 200 |
| **6 377 25** | 52 | 50 | 142 | 150 | 200 |
| **6 377 35** | 52 | 50 | 190 | 150 | 200 |
| **6 377 45** | 52 | 50 | 289 | 150 | 200 |
| **6 377 55** | 52 | 50 | 388 | 150 | 200 |


### Altura de ala 75 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **6 378 05** | 52 | 75 | 68 | 150 | 200 |
| **6 378 15** | 52 | 75 | 93 | 150 | 200 |
| **6 378 25** | 52 | 75 | 142 | 150 | 200 |
| **6 378 35** | 52 | 75 | 190 | 150 | 200 |
| **6 378 45** | 52 | 75 | 289 | 150 | 200 |
| **6 378 55** | 52 | 75 | 388 | 150 | 200 |

### Altura de ala 100 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **6 379 05** | 52 | 98 | 190 | 150 | 200 |
| **6 379 15** | 52 | 98 | 289 | 150 | 200 |
| **6 379 25** | 52 | 98 | 388 | 150 | 200 |
| **6 379 35** | 52 | 98 | 488 | 150 | 200 |
| **6 379 45** | 52 | 98 | 587 | 150 | 200 |

## Ángulos cóncavos con tapa




### Altura de ala 50 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 377 07 | 52 | 50 | 68 | 150 | 200 |
| 6 377 17 | 52 | 50 | 93 | 150 | 200 |
| 6 377 27 | 52 | 50 | 142 | 150 | 200 |
| 6 377 37 | 52 | 50 | 190 | 150 | 200 |
| 6 377 47 | 52 | 50 | 289 | 150 | 200 |
| 6 377 57 | 52 | 50 | 388 | 150 | 200 |


### Altura de ala 75 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 378 07 | 52 | 75 | 68 | 150 | 200 |
| 6 378 17 | 52 | 75 | 93 | 150 | 200 |
| 6 378 27 | 52 | 75 | 142 | 150 | 200 |
| 6 378 37 | 52 | 75 | 190 | 150 | 200 |
| 6 378 47 | 52 | 75 | 289 | 150 | 200 |
| 6 378 57 | 52 | 75 | 388 | 150 | 200 |

### Altura de ala 100 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | R1 mm | R2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 379 07 | 52 | 98 | 190 | 150 | 200 |
| 6 379 17 | 52 | 98 | 289 | 150 | 200 |
| 6 379 27 | 52 | 98 | 388 | 150 | 200 |
| 6 379 37 | 52 | 98 | 488 | 150 | 200 |
| 6 379 47 | 52 | 98 | 587 | 150 | 200 |

## Derivación en T





### Altura de ala 50-75 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | R mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 378 70 | 237 | 28 | 53 | 164 | 233 | 150 |
| 6 378 71 | 237 | 28 | 53 | 164 | 260 | 150 |
| 6 378 72 | 237 | 28 | 53 | 164 | 310 | 150 |
| 6 378 73 | 237 | 28 | 53 | 164 | 362 | 150 |
| 6 378 74 | 237 | 28 | 53 | 164 | 461 | 150 |
| 6 378 75 | 237 | 28 | 53 | 164 | 556 | 150 |

### Altura de ala 100 mm

| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | R mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 379 70 | 237 | 28 | 78 | 164 | 362 | 150 |
| 6 379 71 | 237 | 28 | 78 | 164 | 461 | 150 |
| 6 379 72 | 237 | 28 | 78 | 164 | 556 | 150 |
| 6 379 73 | 237 | 28 | 78 | 164 | 659 | 150 |
| 6 379 74 | 237 | 28 | 78 | 164 | 756 | 150 |


## Cubiertas bandeja




| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | Longitud mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 377 60 | 75 | 15,6 | 56,6 | 1,2 | 3.000 |
| 6 377 61 | 100 | 15,6 | 81,6 | 1,2 | 3.000 |
| 6 377 62 | 150 | 15,9 | 131,6 | 1,5 | 3.000 |
| 6 377 6 3 | 200 | 23,9 | 171,6 | 2 | 3.000 |
| 6 377 64 | 300 | 25,3 | 271,6 | 2,5 | 3.000 |
| 6 377 65 | 400 | 25,3 | 371,6 | 2,5 | 3.000 |
| 6 379 6 3 | 500 | 28,1 | 471,6 | 2,8 | 3.000 |
| 6 379 64 | 600 | 28,1 | 571,6 | 2,8 | 3.000 |

# dimensiones sistema Omega

## Tapas finales




### Altura de ala 50 mm

| Referencia | a mm | b mm | c mm | d mm |
|---|---|---|---|---|
| 6 377 08 | 200 | 75 | 51 | 11 |
| 6 377 18 | 200 | 100 | 51 | 11 |
| 6 377 28 | 200 | 150 | 52 | 11 |
| 6 377 38 | 200 | 200 | 52 | 13 |
| 6 377 48 | 200 | 300 | 54 | 14 |
| 6 377 58 | 200 | 400 | 55 | 15 |


### Altura de ala 75 mm

| Referencia | a mm | b mm | c mm | d mm |
|---|---|---|---|---|
| 6 378 08 | 200 | 75 | 76 | 11 |
| 6 378 18 | 200 | 100 | 76 | 11 |
| 6 378 28 | 200 | 150 | 77 | 11 |
| 6 378 38 | 200 | 200 | 77 | 13 |
| 6 378 48 | 200 | 300 | 79 | 14 |
| 6 378 58 | 200 | 400 | 80 | 15 |

### Altura de ala 100 mm

| Referencia | a mm | b mm | c mm | d mm |
|---|---|---|---|---|
| 6 379 08 | 200 | 200 | 102 | 15 |
| 6 379 18 | 200 | 300 | 104 | 15 |
| 6 379 28 | 200 | 400 | 104 | 15 |
| 6 379 38 | 200 | 500 | 104 | 15 |
| 6 379 48 | 200 | 600 | 105 | 16 |

## Consolas horizontales de PVC





| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Carga daN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 377 66 | 80 | 100 | 100 | 53 | 50 | 25 |
| 6 377 67 | 80 | 100 | 150 | 53 | 50 | 40 |
| 6 377 68 | 80 | 130 | 200 | 53 | 50 | 65 |
| 6 377 69 | 80 | 130 | 300 | 53 | 50 | 75 |

## Consolas horizontales de metal


| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Carga daN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 379 78 | 80 | 130 | 300 | 50 | 50 | 100 |
| 6 379 79 | 80 | 130 | 400 | 50 | 50 | 135 |
| 6 379 80 | 80 | 130 | 500 | 50 | 50 | 170 |
| 6 379 81 | 80 | 130 | 600 | 50 | 50 | 205 |

## Consolas verticales





| Referencia | a mm | b mm | c mm |
|---|---|---|---|
| 6 377 81 | 100 | 75 | 80 |
| 6 377 82 | 150 | 75 | 80 |
| 6 377 83 | 200 | 75 | 80 |
| 6 377 84 | 300 | 75 | 80 |
| 6 377 85 | 400 | 75 | 80 |
| 6 379 83 | 500 | 75 | 80 |
| 6 379 84 | 600 | 75 | 80 |

## Consolas de suspensión





| Referencia | a mm | b mm | c mm | R mm | Carga daN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 377 71 | 147 | 115 | 80 | 5 | 25 |
| 6 377 72 | 197 | 165 | 80 | 5 | 40 |
| 6 377 73 | 274 | 215 | 80 | 5 | 65 |
| 6 377 74 | 347 | 315 | 80 | 5 | 100 |
| 6 377 75 | 447 | 415 | 80 | 5 | 135 |
| 6 379 76 | 547 | 515 | 80 | 5 | 170 |
| 6 379 77 | 647 | 615 | 80 | 5 | 205 |

## Enlaces para perfil base estándar





| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| 6 377 90 | 27 | 45,9 | 275 | 3,6 |
| 6 378 90 | 27 | 70,9 | 275 | 3,6 |

## Enlaces para perfil base avant





| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| 6 377 91 | 38,3 | 45,4 | 300 | 5,0 |
| 6 378 91 | 38,8 | 69,8 | 350 | 7,5 |
| 6 379 90 | 38,8 | 92,8 | 450 | 7,5 |

## Tabiques separadores





| Referencia | A mm | B mm | Longitud mm |
|---|---|---|---|
| 6 377 88 | 46,46 | 30 | 3.000 |
| 6 378 88 | 71,56 | 30 | 3.000 |
| 6 379 88 | 95,16 | 30 | 3.000 |

## Bisagras





| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| 6 377 93 | 20 | 8,3 | 118 | 5 |
| 6 379 93 | 40 | 8,3 | 118 | 5 |

## Perfil U PVC





| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | Longitud mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 379 50 | 83 | 50 | 50 | 25 | 2.000 |

## Perfil U metálico





| Referencia | a mm | b mm | c mm | d mm | Longitud mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 379 86 | 83 | 50 | 50 | 25 | 2.000 |

## Telerraíl





| Referencia | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | Longitud mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 379 56 | 80 | 50 | 19,6 | 50 | 25 | 3 | 2.00 |

## Fijación universal





| Referencia | a mm | b mm | c mm | d mm | R mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 379 55 | 56 | 136 | 30 | 136 | 5 |

## Fijación basculante





| Referencia | a mm | b mm | c mm | R mm |
|---|---|---|---|---|
| 6 379 85 | 86,5 | 108 | 80 | 6,75 |

## Final telerraíl





| Referencia | a mm | b mm | R mm |
|---|---|---|---|
| 6 379 57 | 20 | 22,5 | 20 |

## Fijación rápida




| Referencia | a mm | b mm | c mm |
|---|---|---|---|
| 6 379 54 | 18,2 | 15 | 5 |

## Tornillo PVC M8 × 20





| Referencia | a mm | b Medida |
|---|---|---|
| 6 379 53 | 20 | M-8 |

## Tornillo Inox M8 × 20


| Referencia | a mm | b Medida |
|---|---|---|
| 6 379 87 | 20 | M-8 |

## Pasador PVC





| Referencia | a mm | R mm |
|---|---|---|
| 6 379 51 | 107 | 5 |

## Pasador de acero inoxidable




| Referencia | a mm | R mm |
|---|---|---|
| 6 379 52 | 100 | 5 |


## Varilla roscada





| Referencia | R mm | a mm |
|---|---|---|
| CM801721 | M-10 | 1.000 |

## Cotas de perforación


### Ancho 75 mm





### Ancho 100 mm





### Ancho 150 mm





### Ancho 200 mm





### Ancho 300 mm





### Ancho 400 mm




### Ancho 500 mm




### Ancho 600 mm







# LUMINARIAS DE EMERGENCIA



**Luminarias de emergencia**


**Pág. 794** Tabla de selección luminarias de emergencia de interior LED



**Pág. 802** Serie URA SPOT


**Pág. 808** Serie B66LED


**Legrand Vision System 2 (LVS2)**


**Pág. 812** Legrand Vision System 2 (LVS2)

**Pilotos de balizado**


**Pág. 814** Pilotos LIPSO

**Telemando, proyectores y kits**


**Pág. 816** Telemando

**Etiquetas y linternas**



**Pág. 819** Etiquetas

**Información técnica y repuestos**


**Pág. 821** Información técnica

**Pulsadores de alarma y señalización sonora**


**Pág. 831** Pulsadores de alarma


## NOVEDADES 2020



**URA21LED PLUS (pág. 807)**





**C3LED (pág. 805)**




**G5LED (pág. 804)**


**Pág. 796** Tabla de selección luminarias de emergencia de interior LED



**Pág. 798** Tabla de selección luminarias de emergencia LED estancas



**Pág. 800** Serie URA34$^{LED}$



**Pág. 801** Serie URA ONE



**Pág. 803** Serie L31$^{LED}$



**Pág. 804** Serie G5$^{LED}$



**Pág. 805** Serie C3$^{LED}$



**Pág. 806** Serie URA21$^{LED}$


**Pág. 807** Serie URA21$^{PLUS}$



**Pág. 809** Serie B65$^{LED}$



**Pág. 810** Serie INOX$^{LED}$ Serie ATEX$^{LED}$



**Pág. 811** Serie NT65



**Pág. 811** Serie NFL65



**Pág. 815** Pilotos BASIC


**Pág. 815** Pilotos Mosaic



**Pág. 815** Pilotos LIPSO$^{MINI}$


**Pág. 816** Equipos PB


**Pág. 817** Proyectores


**Pág. 818** Kits de conversión


**Pág. 830** Cuadro selección repuestos


**Pág. 831** Señalización sonora




**URAONE Autotest (pág. 801)**



**B65$^{LED}$ Estándar y Autotest (pág. 809)**



**L31$^{LED}$ (pág. 803)**

# luminarias de emergencia LED de interior

**tabla de selección**

| Serie | Emergencia Estándar | Emergencia Autotest | Emergencia LVS2 | Lúmenes | Autonomía | IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **URA34 LED** | | | | | | | |
|  | 6 612 40 | - | - | 70 | 1 h | 42 | |
| | 6 612 41 | - | 6 622 41 | 100 | 1 h | 42 | |
| | 6 612 42 | - | 6 622 42 | 150 | 1 h | 42 | |
| | 6 612 43 | - | 6 622 43 | 200 | 1 h | 42 | |
| | 6 612 44 | - | 6 622 44 | 350 | 1 h | 42 | |
| | 6 612 45 | - | 6 622 45 | 450 | 1 h | 42 | |
| | 6 612 53 | - | 6 622 53 | 200 | 2 h | 42 | |
| **URA ONE** | | | | | | | |
|  | 6 616 20 | 6 6062 0 | - | 70 | 1 h | 42 | |
| | 6 6162 1 | 6 6062 1 | - | 100 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 31 | - | 6 626 31 | 100 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 22 | - | - | 160 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 32 | - | - | 160 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 23 | 6 6062 3 | - | 200 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 33 | - | 6 626 33 | 200 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 24 | 6 6062 4 | - | 350 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 34 | - | 6 626 34 | 350 | 1 h | 42 | |
| | 6 6162 5 | 6 6062 5 | - | 500 | 1 h | 42 | |
| | 6 6163 5 | - | - | 500 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 42 | - | 6 626 42 | 200 | 2 h | 42 | |
| **URA21 LED** | | | | | | | |
|  | 6 616 01 | 6 6060 1 | - | 70 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 02 | 6 6060 2 | - | 100 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 03 | - | 6 626 03 | 100 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 05 | - | - | 160 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 08 | 6 6060 8 | - | 200 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 06 | - | 6 626 06 | 200 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 09 | 6 6060 9 | - | 350 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 07 | - | 6 626 07 | 350 | 1 h | 42 | |
| | 6 6161 4 | 6 6061 4 | - | 500 | 1 h | 42 | |
| | 6 6161 5 | - | - | 500 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 12 | 6 6061 2 | 6 626 12 | 200 | 2 h | 42 | |
| | - | 6 6061 3 | 6 626 13 | 350 | 2 h | 42 | |
| | 6 616 11 | 6 6061 1 | - | 100 | 3 h | 42 | |
| | 6 616 10 | - | 6 626 10 | 100 | 3 h | 42 | |
| **URA21 LED PLUS** | | | | | | | |
|  | 6 616 00PL | 6 6060 0PL | - | 50 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 01PL | 6 6060 1PL | - | 70 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 02PL | 6 6060 2PL | - | 100 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 03PL | - | 6 626 03PL | 100 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 05PL | - | - | 160 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 08PL | 6 6060 8PL | - | 200 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 06PL | - | 6 626 06PL | 200 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 09PL | 6 6060 9PL | - | 350 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 07PL | - | 6 626 07PL | 350 | 1 h | 42 | |
| | 6 6161 4PL | 6 6061 4PL | - | 500 | 1 h | 42 | |
| | 6 6161 5PL | - | - | 500 | 1 h | 42 | |
| | 6 616 12PL | 6 6061 2PL | 6 626 12PL | 200 | 2 h | 42 | |
| | - | 6 6061 3PL | 6 626 13PL | 350 | 2 h | 42 | |
| | 6 616 11PL | 6 6061 1PL | - | 100 | 3 h | 42 | |
| | 6 616 10PL | - | 6 626 10PL | 100 | 3 h | 42 | |

| | IK | Tipo | | Lámpara | Batería | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NP | P | | Emergencia Estándar | Emergencia Autotest | Emergencia LVS2 | Zócalo para superficie |
| | | | | | | | | |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | - | - | 6 612 80 |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH | 6 612 80 |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH | 6 612 80 |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH | 6 612 80 |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH | 6 612 80 |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH | 6 612 80 |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH | 6 612 80 |
| | | | | | | | | |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-Cd | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | - | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | - | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-Cd | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-MH | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH | - |
| | | | | | | | | |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-Cd | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | - | - | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-Cd | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-MH | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | - |
| | 07 | x | - | LED | - | Ni-MH | Ni-MH | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-MH | - |
| | | | | | | | | |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-Cd | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | - | - | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-Cd | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-MH | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | - |
| | 07 | x | - | LED | - | Ni-MH | Ni-MH | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - | - |
| | 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-MH | - |

# luminarias de emergencia LED de interior

**tabla de selección**

| Serie | Emergencia Estándar | Emergencia Autotest | Lúmenes | Autonomía | IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L31 LED** | | | | | | |
|  | 6 610 03LS | 6 610 03LA | 200 | 1 h | 42 | |
| | 6 610 07LS | 6 610 07LA | 400 | 1 h | 42 | |
| **G5 LED** | | | | | | |
|  | 0 617 30LS | - | 90 | 1 h | 42 | |
| | 0 617 31LS | 0 617 31LA | 200 | 1 h | 42 | |
| | 0 617 33LS | 0 617 33LA | 350 | 1 h | 42 | |
| | 0 617 34LS | 0 617 34LA | 425 | 1 h | 42 | |
| | 0 617 32LS | - | 200 | 2 h | 42 | |
| **C3 LED** | | | | | | |
|  | 0 615 08LS | - | 70 | 1 h | 42 | |
| | 0 615 10LS | 0 615 10LA | 100 | 1 h | 42 | |
| | 0 615 12LS | - | 160 | 1 h | 42 | |
| | 0 615 14LS | 0 615 14LA | 200 | 1 h | 42 | |
| | 0 615 15LS | 0 615 15LA | 350 | 1 h | 42 | |
| | 0 615 16LS | 0 615 16LA | 500 | 1 h | 42 | |
| | 0 615 13LS | 0 615 13LA | 200 | 2 h | 42 | |
| **URA SPOT** | | | | | | |
|  | 6 618 60 | - | 170 | 1 h | 40 | |
| | 6 618 61 | - | 170 | 1 h | 40 | |

| | IK | Tipo | | Lámpara | Batería | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NP | P | | Emergencia Estándar | Emergencia Autotest |
| | | | | | | |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH |
| | | | | | | |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | - |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH |
| | 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH |
| | 07 | x | - | LED | Ni-MH | - |
| | | | | | | |
| | 04 | x | - | LED | Ni-Cd | - |
| | 04 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd |
| | 04 | x | - | LED | Ni-Cd | - |
| | 04 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd |
| | 04 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH |
| | 04 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH |
| | 04 | x | - | LED | Ni-MH | Ni-MH |
| | | | | | | |
| | 04 | x | - | LED | Ni-Cd | - |
| | 04 | x | - | LED | Ni-Cd | - |

# luminarias de emergencia LED estancas

**tabla de selección**

| Serie | Emergencia Estándar | Emergencia Autotest | Emergencia LVS2 | Lúmenes | Autonomía | IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B66LED** | | | | | | | |
|  | 6 615 41 | - | - | 100 | 1 h | 66 | |
| | 6 615 43 | - | 6 625 43 | 250 | 1 h | 66 | |
| | 6 615 45 | - | 6 625 45 | 450 | 1 h | 66 | |
| **B65LED** | | | | | | | |
|  | 6 614 25 | - | - | 70 | 1 h | 65 | |
| | 6 614 26 | 6 604 26 | | 100 | 1 h | 65 | |
| | 6 614 31 | - | 6 6243 1 | 100 | 1 h | 65 | |
| | 6 614 27 | 6 604 27 | - | 200 | 1 h | 65 | |
| | 6 6143 3 | - | 6 6243 3 | 200 | 1 h | 65 | |
| | 6 614 28 | 6 604 28 | - | 350 | 1 h | 65 | |
| | 6 614 34 | - | 6 6243 4 | 350 | 1 h | 65 | |
| | 6 614 29 | 6 604 29 | - | 500 | 1 h | 65 | |
| | - | - | 6 6244 0 | 100 | 3 h | 65 | |
| **INOX** | | | | | | | |
|  | - | - | 6 625 60 | 400 | 1 h | 67 | |
| **ATXLED** | | | | | | | |
|  | - | - | 6 625 80 | 400 | 1 h | 66 | |
| **NT 65** | | | | | | | |
|  | 0 618 30 | - | - | 100 | 1 h | 65 | |
| | 0 618 31 | - | - | 240 | 1 h | 65 | |
| | 0 618 32 | - | - | 420 | 1 h | 65 | |
| | 0 618 33 | - | - | 620 | 1 h | 65 | |
| **NFL 65** | | | | | | | |
|  | 0 618 47 | - | - | 800 | 1 h | 65 | |

| IK | Tipo | | Lámpara | Batería | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NP | P | | Emergencia Estándar | Emergencia Autotest | Emergencia LVS2 |
| | | | | | | |
| 08 | x | x | LED | Ni-MH | - | - |
| 08 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH |
| 08 | x | x | LED | Ni-MH | - | Ni-MH |
| | | | | | | |
| 07 | x | - | LED | Ni-Cd | - | - |
| 07 | x | - | | Ni-Cd | Ni-Cd | - |
| 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-Cd |
| 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-Cd | - |
| 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-Cd |
| 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - |
| 07 | x | x | LED | Ni-Cd | - | Ni-MH |
| 07 | x | - | LED | Ni-Cd | Ni-MH | - |
| 07 | x | x | LED | - | - | Ni-MH |
| | | | | | | |
| 07 | x | x | LED | - | - | Ni-MH |
| | | | | | | |
| 07 | x | x | LED | - | - | Ni-MH |
| | | | | | | |
| 07 | x | - | TL8W | Ni-Cd | - | - |
| 07 | x | - | TL8W | Ni-Cd | - | - |
| 07 | x | - | TL8W | Ni-Cd | - | - |
| 07 | x | - | PL11W | Ni-Cd | - | - |
| | | | | | | |
| 07 | x | - | TL13W | Ni-Cd | - | - |

# serie URA34LED

## luminarias de emergencia LED



6 612 40

Dimensiones (pág. 821).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca .
Luminarias no permanentes y permanentes.
Flujo de 120 lúmenes para todas las luminarias en modo permanente.
LED con vida media en modo permanente 100.000 h.
IP 42, IK 07. Clase II .
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables.
Alimentación: 230 V ± 10%.
Fuente conmutada de bajo consumo.
Batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 y 2 horas.
1 LED verde testigo de carga.
Cuando el LED se apaga indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Para instalación en superficie **añadir a la emergencia el zócalo enchufable**. El zócalo está equipado con 5 bornas de conexión automáticas de gran capacidad para 2 cables de 2,5 mm², tanto para alimentación como telemando.
La quinta borna de conexión permite apagar y encender la parte permanente.
Para instalación empotrada en techo, **añadir a la emergencia el marco de empotrar**. El marco está equipado con 5 bornas de conexión automáticas de gran capacidad para 2 cables de 2,5 mm², tanto para alimentación como telemando.
La quinta borna de conexión permite apagar y encender la parte permanente.
Para instalación empotrada en pared, **añadir a la emergencia el marco y la caja de empotrar**.
Utilizar telemando (ref. 0 039 00) para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Difusor opal.
Material de la envolvente autoextinguible.
Productos completamente reciclables al final de su vida útil.
Instalación en superficie o empotrada.

### Emergencias URA34LED LVS2

Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización.
Para funcionamiento en modos centralizado y autotest.
El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio del configurador móvil infrarrojo) y cableando la emergencia a la línea de bus.

**Permanentes/No permanentes**

En función del cableado realizado, las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 622 41 | 100 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 622 42 | 150 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 622 43 | 200 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 622 44 | 350 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 622 45 | 450 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 622 53 | 200 | 2 h | LED | Ni-MH |

### Emergencias URA34LED

**Permanentes/No permanentes**

En función del cableado realizado, las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 612 40 | 70 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 612 41 | 100 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 612 42 | 150 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 612 43 | 200 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 612 44 | 350 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 612 45 | 450 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 612 53 | 200 | 2 h | LED | Ni-MH |

### Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Instalación superficie** |
| 1 | 6 612 80 | Zócalo enchufable.<br>Para instalación en superficie añada el zócalo a la luminaria. |
| | | **Instalación empotrada** |
| 1 | 6 612 95 | Marco estrecho de empotrar con bornas de conexión.<br>Para instalación en falso techo. |
| 1 | 6 612 92 | Marco ancho de empotrar con bornas de conexión.<br>Para instalación:<br>– En falso techo o tabique prefabricado.<br>– En pared de ladrillo u hormigón junto a la caja de empotrar (ref. 6 612 93).<br>– Con placa pictograma. |
| 1 | 6 612 93 | Caja de empotrar pared.<br>Se utiliza como complemento del marco ancho de empotrar (ref. 6 612 92) en instalaciones de ladrillo u hormigón. |
| | | **Placa pictograma** |
| 1 | 6 612 94 | Placa pictograma para instalación empotrada junto al marco ancho de empotrar (ref. 6 612 92). |

# serie URA ONE

## luminarias de emergencia LED



6 616 20



6 616 34



6 616 34 + 6 616 55

Dimensiones (pág. 822).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca . Luminarias no permanentes y permanentes. Flujo de 100 lúmenes para todas las luminarias en modo permanente. LED de alta potencia con distribución de luz optimizada. LED con vida media de 150.000 h. IP42, IK07. Clase II .
Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz.
Fuente conmutada de bajo consumo en modelos P/NP.
Baterías Ni-Cd o Ni-MH.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 y 2 horas.
1 LED verde testigo de carga.
Cuando el LED se apaga indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Conexión por bornas automáticas de capacidad 2 × 2,5 mm², tanto para alimentación como telemando.
Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión.
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente.
Difusor opal.
Material de la envolvente autoextinguible.
Completamente reciclable al final de su vida útil.
Instalación en superficie, empotrada, banderola o supensión.

### Emergencias URA ONE LVS2

Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización. Para funcionamiento en modo centralizado y autotest. El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de configurador móvil infrarrojo) y cableando la emergencia a la línea de BUS.

**Permanentes/No permanentes**

En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 626 31 | 100 | 1h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 626 33 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 626 34 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 626 42 | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |

### Emergencias URA ONE Estándar

**No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 616 20 | 70 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 21 | 100 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 22 | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 23 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 24 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 25 | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |

**Permanentes / No permanentes**

En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 616 31 | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 32 | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 33 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 34 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 35 | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 42 | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |

**No permanentes 120 V**

| Emb. | ABR. 2020 Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 616 37 | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 38 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |

### Emergencias URA ONE Autotest

**No permanentes**

Cada luminaria lleva 2 leds de señalización, verde y amarillo, que nos indican el estado de la luminaria. Cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de autonomía.

| Emb. | ABR. 2020 Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 606 20 | 70 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 606 21 | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 606 23 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 606 24 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| | 6 606 25 | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |

### Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 616 50 | Marco empotrar color blanco para instalación en techo o pared. |
| 1 | 6 616 51 | Marco empotrar color aluminio para instalación en techo o pared. |
| 1 | 6 616 54 | Marco decorativo color blanco para instalación en superficie. |
| 1 | 6 616 55 | Marco decorativo color aluminio para instalación en superficie. |
| 1 | 6 616 52 | Marco empotrar color blanco para sustitutcion de C3 empotrada por URA ONE. |
| 1 | 6 616 59 | Accesorio banderola color aluminio. Compatible con placa pictograma. El índice de protección de la emergencia instalada en banderola es IP40. |
| 1 | 6 616 63 | Accesorio suspendido color aluminio. Compatible con placa pictograma, suministrado con tubo metálico de Ø 16 mm de 40 cm de longitud. Compatible con tubos estándar de Ø16 y 20 mm para longitudes superiores. El índice de protección de la emergencia instalada en suspensión es IP40. |
| 1 | 6 616 62 | Accesorio suspendido color blanco. |
| 1 | 6 616 64 | Placa pictograma para instalación en superficie. |
| 1 | 6 616 65 | Placa pictograma con marco empotrar ancho blanco para instalación empotrada. |

# serie URA SPOT

## luminarias de emergencia



6 618 60




6 618 61

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca .
Luminarias no permanentes.
LED de alta potencia con distribución de luz optimizada.
LED con vida media de 150.000 h.
IP40, IK04, Clase II.
Alimentación: 230 V ± 10%, 50/60 Hz.
Baterías Ni-Cd.
Tiempo de carga 18 h.
Autonomía 1 h.
1 LED verde testigo de carga.
Utiliza telamando para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Empotrada en techo.
Fijación al techo mediante 2 muelles.

| Emb. | Ref. | Emergencias URA SPOT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **No permanentes** | | | | |
| | | Descripción | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
| 1 | 6 618 60 | Pasillos | 170 | 1 h | 1 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 618 61 | Antipánico | 170 | 1 h | 1 LED | Ni-Cd |

### Cotas



# serie L31 LED

## luminarias de emergencia



6 610 03LS



6 610 03LS + 6 610 45



6 610 03LS + 6 610 44

Dimensiones (pág. 823).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca .
Luminarias no permanentes.
LEDS de alta potencia con distribución optimizada.
LEDS con vida media de 150.000 horas.
IP 42, IK 07. Clase II .
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables.
Alimentación: 230 V ± 10%.
Baterías de Ni-Cd o Ni-MH, según modelos.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 hora.
1 LED verde testigo de carga de alta luminosidad en modelos estándar.
Cuando el LED se apaga indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Difusor opal.
Material de la envolvente autoextinguible.
1 entrada de cable rectangular en la parte posterior.
Bornas de tornillo con inclinación a 35° para alimentación y telemando con capacidad de 2 × 1,5 mm.
Utilizar telemando (ref. 0 039 00) para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Instalación empotrada o en superficie.

### Emergencias L31 LED Autotest

**No permanentes**

Cada luminaria lleva 2 leds de señalización, verde y amarillo, que nos indican el estado de la luminaria. Cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de autonomía.

MAR. 2020

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomíax | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 610 03LA | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 610 07LA | 400 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |

### Emergencias L31 LED Estándar

**No permanentes**

MAR. 2020

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 610 03LS | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 610 07LS | 400 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |

### Accesorios

**Difusores**

Se montan sobre las emergencias L31 en lugar del difusor rectangular.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 610 44 | Difusor cuadrado. |
| 1 | 6 610 45 | Difusor redondo. |

**Placa pictograma**

Se montan sobre el difusor.

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 610 43 | Placa pictograma. |

**Cajas de empotrar y marcos**

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 6 610 40 | Caja universal y marco rectangular. |
| 1 | 6 610 42 | Marco para la sustitución de C3 empotrada. |

# serie G5 LED

## luminarias de emergencia



0 617 30LS

Dimensiones (pág. 824).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca ⧄.
Luminarias no permanentes. IP 42, IK 07. Clase II ⧈.
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables. Alimentación: 230 V ± 10%. Baterías Ni-Cd o Ni-MH, según modelos.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 y LED verde de testigo de carga. Cuando el LED se apaga indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Conexión por bornas de tornillo de gran capacidad para ∅ 4 mm para las bornas de red y ∅ 2,5 mm las de telemando.
Bornas del telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V∿. Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Protección de red mediante dispositivo electrónico automático. Difusor opal. Material de la envolvente autoextinguible.
1 entrada de cable ∅ 20 mm en la parte superior y 1 rectangular en la parte posterior. Instalación empotrada, semiempotrada y superficie.

### Emergencias G5 LED Autotest

**No permanentes**
Cada luminaria lleva 2 leds de señalización, verde y amarillo, que nos indican el estado de la luminaria. Cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de autonomía.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAR. 2020 | | | | |
| 1 | 0 617 31LA | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 0 617 33LA | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 0 617 34LA | 425 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |

### Emergencias G5 LED Estándar

**No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAR. 2020 | | | | |
| 1 | 0 617 30LS | 90 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 1 | 0 617 31LS | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 0 617 33LS | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 0 617 34LS | 425 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 0 617 32LS | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |

### Accesorios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Caja de semiempotrar** |
| | | Para semiempotrar las luminarias de la serie G5 en pared, falsos techos o tabiques prefabricados de espesores entre 5 y 35 mm. Anclaje de la luminaria por simple presión o por 2 tornillos (no suministrados). Hueco recomendado para semiempotrar: 344 × 128 mm. Profundidad: 52 mm. |
| 1 | 0 617 83 | Blanca. |
| | | **Caja de empotrar** |
| | | Para empotrar las luminarias de la serie G5 en falsos techos o tabiques prefabricados de espesores entre 5 y 35 mm. Anclaje de la luminaria por simple presión o por 2 tornillos (no suministrados). Hueco recomendado para empotrar: 374 × 158 mm. Profundidad: 64 mm. |
| 1 | 0 617 87 | Blanca. |
| | | **Difusor prismático** |
| 1 | 0 617 82 | Permite fijar las luminarias en techo con etiquetas en ambas caras. Sustituye al difusor suministrado con la luminaria. |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# serie C3 LED

## luminarias de emergencia



061515LS

Dimensiones (pág. 824).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca ⧅.
Material de la envolvente auto extinguible.
Difusor opal.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 y 2 horas.
2 leds en modelos Autotest: 1 verde y 1 ámbar.
LEDs de alta potencia con distribución de luz optimizada y vida media de 150.000 h.
Emergencias no permanentes.
IP 42, IK 04, Clase II.
Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz.
Baterías NiCd ó NiMh, según modelos.
Instalación en superficie o empotrada.
1 led verde de testigo de carga en modelos estándar, cuando este led se apaga puede indicar: ausencia de tensión o que las baterías no cargan.
Fácil instalación: tan sólo hay que retirar las cantoneras laterales para fijar y conexionar el producto.
Conexión por bornas de tornillo con capacidad para 2 x 2,5 mm², tanto en alimentación como telemando.
3 entradas de cable: 2 laterales y 1 posterior Ø 20 mm para entrada de manguera o tubo rígido.

### Emergencias C3 LED Autotest

Cada luminaria lleva 2 leds de señalización, verde y amarillo, que nos indican el estado de la luminaria. Cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de autonomía.

**No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 615 10LA | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 0 615 14LA | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 0 615 15LA | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 0 615 16LA | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 0 615 13LA | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |

### Emergencias C3 LED estándar

**No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 615 08LS | 70 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 10 | 0 615 10LS | 100 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 10 | 0 615 12LS | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 0 615 14LS | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 0 615 15LS | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 0 615 16LS | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 0 615 13LS | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |

### Accesorios de instalación

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Caja de empotrar**<br>Para empotrar las luminarias serie C3 en pared o falsos techos de espesores entre 5 y 35 mm.<br>Anclaje de la luminaria por simple presión o por 2 tornillos (no suministrados).<br>Hueco recomendado para empotrar: 295 × 116 mm.<br>Profundidad 57,5 mm. |
| 10 | 0 615 79 | Caja de empotrar color blanco. |
| | | **Difusor prismático** |
| 1 | 0 615 78 | Permite utilizar la luminaria, empotrada en falso techo, con las etiquetas a doble cara.<br>Sustituye al difusor plano suministrado con la luminaria. |
| | | **Conjunto banderola** |
| 1 | 0 615 97 | Para fijación en banderola.<br>Compuesto por:<br>• Difusor prismático ref. 0 615 78.<br>• Accesorios de montaje y fijación. |
| | | **Conjunto de suspensión** |
| 1 | 0 615 98 | Para fijación a 50 cm del techo.<br>Compuesto por:<br>• Difusor prismático ref. 0 615 78.<br>• Accesorios de montaje y fijación. |

# serie URA21LED

## luminarias de emergencia LED



6 616 02



6 616 07

Dimensiones (pág. 825).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca . Luminarias no permanentes y permanentes. Flujo de 100 lúmenes para todas las luminarias en modo permanente. LED de alta potencia con distribución de luz optimizada.
LED con vida media de 150.000 h.
IP 42, IK 07. Clase II .
Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz.
Fuente conmutada de bajo consumo en modelos P/NP.
Baterías Ni-Cd o Ni-MH.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1, 2 y 3 horas.
1 Led verde testigo de carga en modelos estándar.
Cuando el LED se apaga indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Conexión por bornas automáticas de capacidad 2 × 2,5 mm², tanto para alimentación como telemando.
Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión.
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente.
Difusor opal.
Material de la envolvente autoextinguible.
4 entradas de cable. Una abierta en la parte posterior y 3 desfondables.
Ø 20 mm para entrada de manguera o tubo rígido.
Instalación en superficie o empotrada.

### Emergencias URA21LED LVS2

Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización. Para funcionamiento en modo centralizado y autotest. El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de configurador móvil) y cableando la emergencia a la línea de BUS.

**Permanentes/No permanentes**

En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 626 03 | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 626 06 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 626 07 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 626 12 | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 626 13 | 350 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 626 10 | 100 | 3 h | 4 LED | Ni-MH |

### Emergencias URA21LED Autotest

Cada luminaria lleva 2 leds de señalización, verde y amarillo, que nos indican el estado de la luminaria. Cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de autonomía.

**No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 606 01 | 70 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 606 02 | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 606 08 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 606 09 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 606 14 | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 606 12 | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 606 13 | 350 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 606 11 | 100 | 3 h | 4 LED | Ni-MH |

### Emergencias URA21LED estándar

**No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 616 01 | 70 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 02 | 100 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 05 | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 08 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 09 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 14 | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 11 | 90 | 3 h | 2 LED | Ni-Cd |

**Permanentes / No permanentes**

En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 616 03 | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 06 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 07 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 15 | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 12 | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 616 10 | 100 | 3 h | 4 LED | Ni-Cd |

**No permanentes 120 V**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 616 17 | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 6 616 18 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |

### Accesorios

**Empotrar en pared**

Utiliza caja+marco.

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 6 617 20 | Marco de empotrar. |
| 10 | 0 617 21 | Caja de empotrar. |

**Empotrar en techo**

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 6 617 20 | Marco de empotrar. |

**Caja estanca**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 6 616 16 | Permite introducir cualquier luminaria de la gama URA21LED.<br>En color blanco, con difusor transparente.<br>Instalación en superficie.<br>IP 65 - IK 07 |



Refs. en rojo: Nuevos productos

# serie URA21$^{LED}$ PLUS

## luminarias de emergencia LED



661602PL



661607PL

Dimensiones (pág. 825).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca .
Luminarias no permanentes y permanentes. Flujo de 100 lúmenes para todas las luminarias en modo permanente. LEDs de alta potencia con distribución de luz optimizada. LEDs con vida media de 150.000 h. IP 42, IK 07. Clase II 0. Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz. Fuente conmutada de bajo consumo en modelos P/NP. Baterías Ni-Cd o Ni-MH.
Tiempo de carga: 24 horas. Autonomía: 1 y 2 horas. 1 Led verde testigo de carga.
Cuando el led se apaga indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Conexión por bornas automáticas de capacidad 2 × 2,5 mm$^2$, tanto para alimentación como telemando. Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión.
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red. Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente.
Difusor opal.
Material de la envolvente auto-extinguible.
4 entradas de cable. Una abierta en la parte posterior y 3 desfondables.
Ø 20 mm para entrada de manguera o tubo rígido.
Instalación en superficie o empotrada.

### Emergencias URA21$^{LED}$ PLUS LVS2

Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización. Para funcionamiento en modo centralizado y autotest.
El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de configurador móvil) y cableando la emergencia a la línea de BUS.

**Permanentes/No permanentes**

En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. JUN. 2020 | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 662603PL | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 662606PL | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 662607PL | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Mh |
| 1 | 662612PL | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-Mh |
| 1 | 662613PL | 350 | 2 h | 4 LED | Ni-Mh |
| 1 | 662610PL | 100 | 3 h | 4 LED | Ni-Mh |

### Emergencias URA21$^{LED}$ PLUS Autotest

Cada luminaria lleva 2 leds de señalización, verde y amarillo, que nos indican el estado de la luminaria. Cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de auto nomía.

**No permanentes**

| Emb. | Ref. JUN. 2020 | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660600PL | 50 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 1 | 660601PL | 70 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 660602PL | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 660608PL | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 660609PL | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Mh |
| 1 | 660614PL | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Mh |
| 1 | 660612PL | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-Mh |
| 1 | 660613PL | 350 | 2 h | 4 LED | Ni-Mh |
| 1 | 660611PL | 100 | 3 h | 4 LED | Ni-Mh |

### Emergencias URA21$^{LED}$ PLUS Estándar

**No permanentes**

En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. JUN. 2020 | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 661600PL | 50 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 10 | 661601PL | 70 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 10 | 661602PL | 100 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 10 | 661605PL | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 661608PL | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 661609PL | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 661614PL | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 10 | 661611PL | 90 | 3 h | 2 LED | Ni-Cd |

**Permanentes/No permanentes**

| Ref. JUN. 2020 | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|
| 661603PL | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 661606PL | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 661607PL | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 661615PL | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 661612PL | 200 | 2 h | 4 LED | Ni-Cd |

**No permanentes a 120 V**

| Ref. JUN. 2020 | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|
| 661617PL | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 661618PL | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |

### Accesorios

**Empotrar en techo**

| Emb. | Ref. JUN. 2020 | |
|---|---|---|
| 10 | 661720PL | Marco de empotrar |
| 1 | 6 616 16 | Caja estanca |
| 1 | 6 617 21 | Difusor ancho |

## serie B66$^{LED}$

**luminarias de emergencia LED estancas**



6 615 41

Dimensiones (pág. 826).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento:
UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca ⧄.
Luminarias no permanentes y permanentes.
Flujo de 120 lúmenes para todas las luminarias en modo permanente.
LED con vida media en modo permanente 100.000 h.
IP 66, IK 08. Clase II ⧈.
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables.
Alimentación: 230 V ± 10%.
Fuente conmutada de bajo consumo.
Baterías de Ni-MH.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 y 2 horas.
1 LED verde testigo de carga.
Cuando el LED se apaga indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Conexión por bornas automáticas de gran capacidad para 2 cables de 2,5 mm$^2$, tanto para alimentación como telemando.
Bornas de telemando protegidas para evitar errores en la conexión.
Utilizar telemando (ref. 0 039 00) para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Difusor transparente.
Material de la envolvente autoextinguible.
Instalación en superficie.

| Emb. | Ref. | Emergencias B66$^{LED}$ LVS2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización. Para funcionamiento en modo centralizado y autotest. El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio del configurador móvil infrarrojo) y cableando la emergencia a la línea de Bus. | | | |
| | | **Permanentes/No permanentes** | | | |
| | | En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente. | | | |
| | | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
| 1 | 6 625 43 | 250 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 625 45 | 450 | 1 h | LED | Ni-MH |

| | | Emergencias B66$^{LED}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Permanentes/No permanentes** | | | |
| | | En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente. | | | |
| | | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
| 1 | 6 615 41 | 100 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 615 43 | 250 | 1 h | LED | Ni-MH |
| 1 | 6 615 45 | 450 | 1 h | LED | Ni-MH |


# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

Encuentra todos los datos técnicos de productos en **www.legrand.es**

1. Clic en DOCUMENTACIÓN




...o en el E-CATALOGO




**Busca por referencia** y obtén...

- Descripción, imagen y precio
- Características técnicas
- Catálogo de producto
- Certificaciones
- Documentación técnica
- Vídeos de producto

... y más!

**E-catalogo de Legrand**

También disponible desde tu movil.

# serie B65LED

## luminarias de emergencia LED estancas



6 614 33

Dimensiones (pág. 826).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca ⧅.
Luminarias no permanentes y permanentes.
Flujo de 100 lúmenes para todas las luminarias en modo permanente.
LED de alta potencia con distribución de luz optimizada.
LED con vida media de 150.000 h.
IP 65, IK 07. Clase II ⧈.
Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz.
Fuente conmutada de bajo consumo.
Baterías Ni-Cd o Ni-MH.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 hora.
Cuando el LED se apaga indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Conexión por bornas automáticas de capacidad 2 × 2,5 $mm^2$, tanto para alimentación como telemando.
Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión.
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente.
Difusor opal.
Material de la envolvente autoextinguible.
3 entradas de material flexible para tubo de ∅ 16, 20 y 25mm. Una en cada lateral y una en la parte superior.
Instalación en superficie.

### Emergencias B65LED LVS2

Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización. Para funcionamiento en modo centralizado y autotest.
El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de configurador móvil) y cableando la emergencia a la línea de BUS.

**Permanentes/No permanentes**

En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 624 31 | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 624 33 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 624 34 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 624 40 | 100 | 3 h | 4 LED | Ni-MH |

### Emergencias B65 LED Autotest

**No permanentes**

Cada luminaria lleva 2 leds de señalización, verde y amarillo, que nos indican el estado de la luminaria. Cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de autonomía.

| Emb. | ABR. 2020 Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 604 26 | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 604 27 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 604 28 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |
| 1 | 6 604 29 | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-MH |

### Emergencias B65 LED Estándar

**No permanentes**

| Emb. | ABR. 2020 Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 614 25 | 70 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 614 26 | 100 | 1 h | 2 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 614 27 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 614 28 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 614 29 | 500 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |

### Emergencias B65 LED Estándar

**Permanentes / No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 614 31 | 100 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 614 33 | 200 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 614 34 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |

### Emergencias B65 LED 120V

**No permanentes**

| Emb. | ABR. 2020 Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 614 37 | 160 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |
| 1 | 6 614 38 | 350 | 1 h | 4 LED | Ni-Cd |

## serie INOX$^{LED}$

### luminarias de emergencia LED estancas



6 625 60

Dimensiones (pág. 827).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento:
UNE-EN 60598-2-22.
Luminarias no permanentes y permanentes.
LED de alta potencia con lentes que optimizan la distribución de luz.
LED con vida media de 100.000 h.
IP 67.
Alimentación: 230 V∿ ± 10% 50/60 Hz.
Fuente conmutada de bajo consumo.
Baterías Ni-MH.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 hora.
Bornas del telemando.
Materiales plásticos y acero inoxidable.
Instalación en superficie.
Para entornos industriales y arquitectónicos.

| Emb. | Ref. | Emergencias INOX$^{LED}$ LVS2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización. Para funcionamiento en modo centralizado y autotest. El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de configurador móvil infrarrojo) y cableando la emergencia a la línea de Bus.<br>**Permanentes / No permanentes**<br>En función del cableado realizado, las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente. | | | |
| | | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
| 1 | 6 625 60 | 400 | 1 h | LED | Ni-MH |

## serie ATX$^{LED}$

### luminarias de emergencia LED estancas



6 625 80

Dimensiones (pág. 827).

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento:
UNE-EN 60598-2-22.
Antideflagrante. Cumple con la directiva 94/9/CE y normativas EN 50014-18 y CE 60079-0/1.
Símbolo de protección CENELEC / CEI: Ex d IIC (gas), EX tD A21 T 80 ºC (polvo).
Luminarias no permanentes y permanentes.
LED de alta potencia con lentes que optimizan la distribución de luz.
LED con vida media de 100.000 h.
IP 66/68 (10 m).
Temperatura ambiente: 0º a +55 ºC.
Alimentación: 230 V∿ ± 10% 50/60 Hz.
Fuente conmutada de bajo consumo.
Baterías Ni-MH.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 hora.
Bornas del telemando.
Instalación en superficie.

| Emb. | Ref. | Emergencias ATX$^{LED}$ LVS2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización. Para funcionamiento en modo centralizado y autotest. El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de configurador móvil infrarrojo) y cableando la emergencia a la línea de Bus.<br>**Permanentes / No permanentes**<br>En función del cableado realizado, las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente. | | | |
| | | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
| 1 | 6 625 80 | 400 | 1 h | LED | Ni-MH |

## serie NT65

### luminarias de emergencia estanca



0 618 33

Dimensiones (pág. 827).

Para instalaciones industriales donde se busca un IP elevado y buena resistencia a otros agentes externos (grasa, suciedad, etc.).
Fabricadas según normas de obligado cumplimiento:
UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392.
Producto certificado por AENOR con marca ⧅.
Luminarias no permanentes y combinadas. Lámparas de 8 W y PL 11 W.
IP 65, IK 07. Clase I.
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables.
Alimentación: 230 V ± 10%.
Baterías Ni-Cd de alta temperatura.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 hora.
2 LED testigo de carga de alta luminosidad (100.000 h de vida media).
Cuando los LED se apagan simultáneamente indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión a 230 V∿.
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).
Material de la base de las luminarias en chapa de embutición.
2 entradas para ∅ 20 mm (1 lateral y 1 superior).
Suministrada con un tapón y un prensaestopas.
Instalación en superficie.

**Emergencias NT65**

**No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 618 30 | 100 | 1 h | TL8W | Ni-Cd |
| 1 | 0 618 31 | 240 | 1 h | TL8W | Ni-Cd |
| 1 | 0 618 32 | 420 | 1 h | TL8W | Ni-Cd |
| 1 | 0 618 33 | 620 | 1 h | PL11W | Ni-Cd |

## serie NFL65

### luminarias de emergencia estanca



0 618 47

Dimensiones (pág. 827).

Para las instalaciones donde además de un IP elevado se requiere gran flujo luminoso, tales como pabellones, estadios, almacenes.
Fabricadas según normas de obligado cumplimiento:
UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392.
Producto certificado por AENOR con marca ⧅.
Luminarias no permanentes.
Lámparas de 13 W.
IP 65, IK 07. Clase I.
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables.
Alimentación: 230 V ± 10%.
Baterías Ni-Cd de alta temperatura.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 hora.
2 LED testigo de carga de alta luminosidad (100.000 h de vida media).
Cuando los LED se apagan simultáneamente indica:
– Ausencia de tensión.
– Las baterías no cargan.
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo.
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Material de envolvente autoextinguible.
2 entradas para ∅ 20 mm (1 en cada lateral).
Suministrada con 2 conos.
Instalación en superficie.

**Emergencias NFL65**

**No permanentes**

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas | Batería |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 618 47 | 800 | 1 h | TL13W | Ni-Cd |

# sistema Legrand Vision System 2 (LVS2)



0 626 00



0 626 10



0 626 01 + 0 791 74



0 626 03



0 882 40




| Emb. | Ref. | Central Legrand Vision System 2 (LVS2) |
|---|---|---|
| 1 | 0 626 00 | Centraliza periódicamente el estado de las emergencias Legrand Vision System (LVS2 y LVS). La comunicación entre las emergencias Legrand Vision System y la central se realiza mediante línea de bus.<br><br>**Capacidad**<br>Conexión directa de 250 emergencias sobre la central (en estrella o en serie), la línea más larga queda limitada a 700 m.<br>Ampliación mediante repetidor, ref. 0 626 03, para más de 250 emergencias o una línea de más de 700 m.<br>Capacidad máxima de gestión de la central: 1.023 emergencias.<br>Incluye software de configuración de la central.<br>El funcionamiento de la instalación requiere el uso de al menos uno de los siguientes elementos:<br>– Programa de supervisión para PC, ref. 0 626 02.<br>– Pantalla táctil de control, ref. 0626 01.<br>– PC con Internet Explorer para funciones reducidas (con conexión TCP/IP).<br><br>**Conexiones**<br>– 1 salida RS 232.<br>– 1 salida RS 485.<br>– 1 salida mini-USB para conexión directa a PC.<br>– 1 toma RJ 45 para red TCP/IP.<br><br>**Alimentación**<br>230 V∿ – 50 Hz.<br>Batería 9V/110mAh Ni-Cd/Ni-MH. |
| 1 | 0 626 01 | **Pantalla táctil de control**<br>Muestra un resumen de la situación de una instalación de emergencias equipada con la central, ref. 0 626 00.<br>Conexión en red TCP/IP.<br>Muestra en pantalla:<br>– Tipo fallo.<br>– Ubicación de la luminaria con fallo.<br>Parametrización de alarmas y configuración de la utilización del sistema.<br>Alimentación 27 Vdc.<br>Requiere la instalación de un alimentador ref. 0 634 42.<br>Añadir marco Mosaic ref. 0 784 70 (blanco) o 0 791 74 (aluminio), suministrado con soporte.<br>Se instala en caja de empotrar ref. 0 801 24. |

| Emb. | Ref. | Programa de supervisión |
|---|---|---|
| 1 | 0 626 02 | • Permite la supervisión de la instalación de emergencias (LVS2 y LVS) de un inmueble equipado con una o varias centrales, ref. 0 626 00, cualquiera que sea el tamaño de la instalación.<br>• Supervisión simultánea de la totalidad de las emergencias de la instalación organizada según su configuración de construcción (arborescencia para edificios, niveles, pisos y zonas).<br>• Cuadro resumen del estado del conjunto de la instalación.<br>• Funciones de ayuda al mantenimiento:<br>– Lista de piezas de recambio necesarias para la reparación de las emergencia defectuosos.<br>– Ficha de intervención con localización de cada bloque averiado y naturaleza de la reparación a efectuar. |
| 1 | 0 626 03 | **Repetidor**<br>Permite la extensión de la instalación por encima de las 250 emergencias, o para línea >700 m (sobre central o repetidor) hasta 250 emergencias suplementarias y sobre la línea más larga <700 m.<br><br>Clase II ⧈.<br>Alimentación: 230 V∿ – 50 Hz. |
| 1 | 0 626 10 | **Configurador móvil infrarrojo**<br>Permite direccionar las emergencias LVS2 mediante infrarrojo para ser controladas a distancia por la central, ref. 0 626 00.<br><br>Carga de la batería mediante cable USB (no suministrado). |
| 1 | 0 634 42 | **Alimentación 27 Vdc – 600 mA para pantalla táctil**<br>Alimentación 220-240 V∿ – 50/60 Hz.<br>Salida 1-2-27 V⎓ – 600 mA.<br>2 módulos DIN 17,5 mm. |
| 1 | 0 882 40 | **Pasarela de configuración**<br>Permite enviar la dirección a la emergencia a través de un smartphone. Permite cargar el fichero con la configuración de un proyecto.<br>Funciona con la App Legrand Close Up, disponible en Google Play y Apple Store con tecnología Bluetooth del smartphone. |




Refs. en rojo: Nuevos productos

### Instalación y configuración


Direccionamiento de las luminarias mediante configurador móvil (según modelo).




Chequeo de la instalación.





### Supervisión





### Cotas de la central (mm)

Ref. 0 626 00





### Cableado





Capacidad de la central: 1.023 luminarias.


### Conexión PC/Central por Bus RS 485




### Conexión PC/Central por RS 232




### Conexión PC/Central por red Ethernet



# pilotos LIPSO

## pilotos de balizado



6 609 01



6 609 11



6 609 01 + 6 609 45

Dimensiones (pág. 828)

Alimentación pilotos autónomos: 230 V ± 10%.
Alimentación pilotos centralizados: 24 V ± 10% con o sin tensión de red, mediante fuentes de alimentación Legrand.
Clase II ⧈.
Autonomía: 1 hora.
Tiempo de carga: 24 horas.
Acumuladores Ni-MH 2,4 V - 2/3 AAA.
Flujo luminoso: 1,5 lúmenes (1 hora).
Señalización con LED de color de alta luminosidad y larga duración (100.000 h de vida). Indicadores de carga de batería.
2 tipos de iluminación: frontal y lateral.
Acabado zamak, color aluminio.
Puesta en reposo con telemando.
Bornas de tornillo para 2 cables de 1,5 $mm^2$.
Capacidad de la caja de empotrar para 8 cables de 1,5 $mm^2$.
Fijación a la caja por 1 sólo tornillo sin necesidad de nivelación.
LED sin mantenimiento.
Se instalan en caja de empotrar propia, en caja universal, o en tabique tipo Pladur®.

### Pilotos autónomos IP 44 IK 07

Con alumbrado de emergencia en color blanco y señalización en color:

| Emb. | Ref. Luz lateral | Ref. Luz frontal | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 609 01 | 6 609 11 | Azul. |
| 1 | 6 609 02 | 6 609 12 | Blanco. |
| 1 | 6 609 03 | 6 609 13 | Rojo. |
| 1 | 6 609 04 | 6 609 14 | Verde. |
| 1 | 6 609 05 | 6 609 15 | Ámbar. |

### Pilotos autónomos IP 66 IK 08

Con alumbrado de emergencia en color blanco y señalización en color:

| | Luz lateral | Luz frontal | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 609 07 | 6 609 17 | Azul. |
| 1 | 6 609 06 | 6 609 16 | Blanco. |

### Pilotos de cortesía 230 V IP 44 IK 07

Sólo con tensión de red 230 V∿.
Con 7 LED de señalización en diferentes colores:

| | Luz lateral | Luz frontal | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 609 51 | 6 609 53 | Azul. |
| 1 | 6 609 52 | 6 609 54 | Blanco. |

### Pilotos centralizados IP 44 IK 07

Con alumbrado de emergencia en color blanco y señalización en color:

| Emb. | Ref. Luz lateral | Ref. Luz frontal | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 609 21 | 6 609 31 | Azul. |
| 1 | 6 609 22 | 6 609 32 | Blanco. |
| 1 | 6 609 23 | 6 609 33 | Rojo. |
| 1 | 6 609 24 | 6 609 34 | Verde. |
| 1 | 6 609 25 | 6 609 35 | Ámbar. |

### Pilotos centralizados IP 66 IK 08

Con alumbrado de emergencia en color blanco y señalización en color:

| | Luz lateral | Luz frontal | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 609 27 | 6 609 37 | Azul. |
| 1 | 6 609 26 | 6 609 36 | Blanco. |

### Accesorios

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 6 609 41 | Caja de empotrar. |
| 1 | 6 609 42 | Marco adaptador caja universal. |
| 1 | 6 609 43 | Adaptador tabiques prefabricados. |
| 1 | 6 609 44 | Marco redondo ∅ 68 mm. |
| 1 | 6 609 45 | Marco cuadrado ∅ 68 mm. |
| 10 | 6 609 46 | Difusor de repuesto. |

### Fuentes de alimentación para pilotos centralizados

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 618 65 | Equipo PB 35 (para 30 pilotos máximo). |
| 1 | 0 618 66 | Equipo PB 78 (para 85 pilotos máximo). |

# pilotos BASIC y Mosaic

## pilotos de balizado



6 609 93



6 609 90

Dimensiones (pág. 829).

| Emb. | Ref. | **Pilotos BASIC** |
|---|---|---|
| | | Alimentación: 230 V ± 10%.<br>IP 42, K 04. Clase II ⧈.<br>Autonomía: 1 hora.<br>Tiempo de carga: 24 horas.<br>Acumuladores Ni-MH 2,4 V - 2/3 AAA.<br>Flujo luminoso: 3 lúmenes.<br>Señalización con 1 LED verde de alta luminosidad y larga duración (100.000 h de vida). Indicador de carga de batería.<br>2 LED blancos en emergencia.<br>Difusor transparente con difusión óptica.<br>Puesta en reposo con telemando.<br>Bornas de tornillo para 2 cables de 1,5 mm².<br>LED sin mantenimiento.<br>Suministrado completo. |
| | | **Redondo**<br>Montaje en caja universal redonda. |
| 1 | 6 609 90 | ○ Blanco. |
| 1 | 6 609 92 | ● Aluminio. |
| | | **Cuadrado**<br>Montaje en caja universal redonda o cuadrada. |
| 1 | 6 609 91 | ○ Blanco. |
| 1 | 6 609 93 | ● Aluminio. |

| Emb. | Ref. | **Pilotos Serie Mosaic** |
|---|---|---|
| | | Alimentación: 230 V∿ 10% 50/60 Hz.<br>Clase II.<br>Autonomía: 1 hora.<br>Tiempo de carga: 24 horas.<br>Se instalan en caja de empotrar universal.<br>Puesta en reposo con telemando.<br>Bornas de tornillo para alimentación y telemando para 2 cables de 1,5 mm².<br>Iluminación con LED sin mantenimiento. Señalización con 4 LED blancos de alta luminosidad y larga duración (100.000 horas de vida) indicadores de carga de batería.<br>3 LED blancos en emergencia.<br>Flujo luminoso: 2 lm.<br>Difusor opalino.<br>Añadir marco y soporte. |
| 1 | 0 785 12 | Piloto autónomo.<br>Baterías: Ni-Cd 2,4 V - 2/3 AAA. |

# pilotos LIPSO$^{MINI}$

## pilotos de balizado



6 609 80

Dimensiones (pág. 828).

| Emb. | Ref. | **Pilotos LIPSO$^{MINI}$** |
|---|---|---|
| | | Alimentación centralizada 12Vcc mediante fuentes de alimentación LIPSO$^{MINI}$.<br>IP65, IK09, Clase III.<br>Instalación empotrada.<br>3 LED de 0,1 W. Consumo total 0,3 W.<br>Flujo luminoso 5 lm.<br>Blanco 4.000ºK.<br>Fabricado en acero inoxidable.<br>Difusor opal |
| 1 | 6 609 80 | Piloto LIPSO$^{MINI}$. |

**Fuentes de alimentación LIPSO$^{MINI}$**


Permiten la alimentación centralizada de pilotos LIPSO$^{MINI}$.
El número de pilotos depende de la potencia de salida de la fuente.
Alimetación 230 V∿ 50/60 Hz.
Tensión de salida 12 Vcc.
Baterías de Ni-Cd.
Clase I.
Instalación en superfície en pared.

**Permanentes**

| Emb. | Ref. | Potencia | Autonomía | Baterías | Pilotos máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 609 82 | 20 W | 1 h | 2 x 1,6 Ah | 55 |
| 1 | 6 609 83 | 60 W | 1 h | 2 x 4 Ah | 160 |

### Cotas

Fuentes de alimentación.




| Ref. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 6 609 82 | 316 | 246 | 100 |
| 6 609 83 | 316 | 246 | 100 |

# equipos PB

## información técnica



0 618 65

Permiten alimentar pilotos de escaleras, pasillos, desniveles… asegurando la iluminación de su entorno tanto con tensión de alimentación como cuando ésta desciende por debajo del 70% de su valor nominal.
Alimentación 230 V∿, 50/60 Hz.
Tensión de salida con tensión de alimentación 24 V∿.
Tensión de salida con ausencia de tensión de alimentación 21,6 V cc.
Clase I.
Tiempo de carga: 24 horas.

### Equipos PB

| Emb. | Ref. | Modelo | Autonomía | Batería | Consumo de red |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **No permanentes** | | | |
| 1 | 0 618 65 | PB 35 | 1 h | 1,8 Ah | 40 VA |
| 1 | 0 618 66 | PB 78 | 1 h | 4 Ah | 90 VA |


### Número de pilotos máximos admisibles por cada fuente de alimentación

| Piloto | 6 609 21 | 6 609 22 | 6 609 23 | 6 609 24 | 6 609 25 | 6 609 26 | 6 609 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. LED | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W |
| 0 618 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0 618 66 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| Piloto | 6 609 31 | 6 609 32 | 6 609 33 | 6 609 34 | 6 609 35 | 6 609 36 | 6 609 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. LED | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W | 24 V 0,96 W |
| 0 618 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0 618 66 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

### Cotas

Fuentes de alimentación.




| Ref. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 0 618 65 | 338 | 208 | 125 |
| 0 618 66 | 368 | 263 | 125 |

# telemando



0 039 00



0 766 30 + 0 788 02

### Telemando universal

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 039 00 | **Funciones**<br>• Con tensión de red: permite verificar el funcionamiento de las luminarias de emergencia (durante el tiempo del pulso) sin necesidad de cortar la alimentación, con rearme automático.<br>• Sin tensión de red: permite la puesta en reposo de las luminarias de emergencia evitando con ello la descarga de las baterías y garantizando el buen funcionamiento en caso de emergencia.<br>230 V∿, 50/60 Hz.<br>Tensión de salida: TBTS (muy baja tensión de seguridad).<br>Permite mandar hasta 300 luminarias. 700 metros.<br>Tensión admisible al final de la línea para correcto funcionamiento del telemando 6 V.<br>4 módulos de 17,5 mm. |
| 1 | 0 609 48 | Pulsador para cuadro del telemando.<br>Con 1 m de cable, conector y pulsador. |

### Interruptor de llave

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 766 30 | Interruptor de llave Mosaic para accionamiento, desde un segundo punto, del telemando 0 039 00.<br>Marco no suministrado (ref. 0 788 02).<br>Distancia máxima de separación 300 m. |

## proyectores autónomos LED



6 614 51



6 614 53

Dimensiones (pág. 829)

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca ⧉.
No permanentes.
LED de alta potencia con distribución de luz optimizada.
IP 55 - IK 07 - Clase II ⧈.
Alimentación: 230 V∿, ±10% - 50/60 Hz.
Fuente conmutada de bajo consumo.
Baterías Ni-Cd.
Tiempo de carga: 24 horas.
Autonomía: 1 y 2 horas.
Bornas de gran capacidad: 2 x 2.5 mm².
Indicador de carga LED de alta luminosidad, visible desde el suelo incluso en instalaciones de gran altura.
Puesta en reposo mediante telemando, evita la descarga de la batería en caso de corte voluntario de la tensión de red.

### Proyectores LVS2*

Cada proyector incorpora un sistema de test automático que realiza chequeos periódicos del estado de sus componentes. Test automático semanal que comprueba el estado de la lámpara y test automático trimestral que comprueba el estado de la batería. Comunica su estado mediante los LED (verde y amarillo) de señalización.
Para funcionamiento en modo centralizado y autotest. El modo centralizado se activa dando un código a cada proyector (por medio de configuración móvil infrarrojo) y cableando el proyector a la línea e BUS.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 624 52 | 1500 | 1 h | 2 LED |

### Proyectores*

Los test de mantenimiento se realizan de forma manual.

| Emb. | Ref. | Lúmenes | Autonomía | Lámparas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 614 50 | 600 | 1 h | 2 LED |
| 1 | 6 614 51 | 900 | 1 h | 2 LED |
| 1 | 6 614 52 | 1500 | 1 h | 2 LED |
| 1 | 6 614 53 | 2500 | 1 h | 2 LED |
| 1 | 6 614 54 | 1000 | 2 h | 2 LED |
| 1 | 6 614 55 | 600 | 3 h | 2 LED |

* Consultar disponibilidad.


# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

Encuentra todos los datos técnicos de productos en **www.legrand.es**

1. Clic en DOCUMENTACIÓN




...o en el E-CATALOGO




**Busca por referencia** y obtén...

- Descripción, imagen y precio
- Características técnicas
- Catálogo de producto
- Certificaciones
- Documentación técnica
- Vídeos de producto

... y más!

**E-catalogo de Legrand**

También disponible desde tu movil.




0 618 40

| Emb. | Ref. | Kits de conversión | Autonomía | Lámparas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 618 40 | Kits de conversión constituidos por un módulo cargador-convertidor y unas baterías.<br>Concebidos para integrarse en luminarias fluorescentes lineales, compactas, circulares y de alta frecuencia a partir de 6 W hasta 58 W, para transformarlas en luminarias de alumbrado de reemplazamiento de tipo permanente o no permanente según esquemas de conexión.<br>Optimización del consumo de potencia de los kits para obtener un importante ahorro de energía.<br>Clase II ⧈.<br>Tensión de red 230 V, 50/60 Hz.<br>Tiempo de carga 24 horas.<br>Envolvente en material plástico autoextinguible.<br>Válidos para reactancias convencionales y electrónicas.<br>Posibilidad de telemando para puesta en reposo.<br>Led verde de testigo de carga.<br>Acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura.<br>Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables.<br>Bornas de telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.<br>Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).<br>Bornas de conexión rápida.<br>Por sus reducidas dimensiones, posibilidad de fijar el kit a cualquier tipo de luminaria, a la pared o al techo de las mismas, gracias a la disposición de las aberturas para tal fin en la envolvente. | 1 h | 6 a 36 W |
| 1 | 0 618 42 | | 1 h | 6 a 58 W |
| 1 | 0 618 46 | | 1 h | 6 a 58 W |
| 1 | 0 618 48 | | 3 h | 6 a 58 W |




## Cotas

Módulo cargador




Batería




| Ref. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 0 618 40 | 242 | 36 | 36 | – |
| 0 618 42 | 227 | 36 | – | 72 |
| 0 618 46 | 227 | 36 | 36 | – |
| 0 618 48 | 227 | 36 | – | 72 |

| Lámpara | Vatios | Factor flujo luminoso | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 618 40 | 0 618 42 | 0 618 46 | 0 618 48 |
| T8 | 18 W | 0,35 | 0,95 | 0,45 | 0,32 |
| | 36 W | 0,16 | 0,41 | 0,18 | 0,14 |
| | 58 W | – | 0,33 | 0,15 | 0,11 |
| T5 | 14 W | 0,29 | 0,65 | 0,48 | 0,22 |
| | 21 W | 0,25 | 0,56 | 0,26 | 0,19 |
| | 24 W | 0,24 | 0,53 | 0,24 | 0,18 |
| | 28 W | 0,22 | 0,50 | 0,22 | 0,17 |
| | 49 W | – | 0,39 | 0,18 | 0,13 |
| | 54 W | – | 0,38 | 0,17 | 0,12 |
| PLL | 18 W | 0,35 | 0,92 | 0,44 | 0,32 |
| | 24 W | 0,21 | 0,53[2] | 0,23[2] | 0,18 |
| | 36 W | 0,18 | 0,43[2] | 0,20[1] | 0,14 |
| | 40 W | 0,18[3] | 0,49 | 0,22 | 0,16 |
| | 56 W | 0,13[3] | 0,36 | 0,16 | 0,12 |
| 2D | 10 W | – | 0,40[1] | 0,88 | 0,14 |
| | 16 W | 0,48[1] | 0,90[2] | 0,42[2] | 0,30 |
| | 21 W | 0,40 | 0,76[2] | 0,33[2] | 0,25 |
| | 28 W | 0,31 | 0,61[2] | 0,28[2] | 0,20 |
| | 38 W | 0,26 | 0,57 | 0,20 | 0,19 |
| C | 22 W | 0,35 | 0,76 | 0,35 | 0,25 |
| | 32 W | 0,24 | 0,53 | 0,24 | 0,18 |
| | 40 W | 0,19 | 0,42[1] | 0,19[2] | 0,14 |

1 Autonomía > de 1 h 30.
2 Autonomía > de 1 h 45.
3 Autonomía > de 45 min.










## Etiquetas de señalización para series URA34LED

**Para placa pictograma**
No adhesivas.
Flechas orientables en 4 direcciones.

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 618 00 |  | 254 × 127 mm |
| 5 | 6 618 01 |  | 254 × 127 mm |
| 5 | 6 618 02 |  | 254 × 127 mm |
| 5 | 6 618 05 |   | 254 × 127 mm |
| 5 | 6 618 06 |   | 254 × 127 mm |
| 5 | 6 618 07 |   | 254 × 127 mm |
| 5 | 6 618 08 |   | 254 × 127 mm |

## Etiquetas de señalización para series L31LED, C3LED, URA21LED, B65LED


Autoadhesivas.
Flechas orientables en 4 direcciones.

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 609 70 |   | 215 × 76 mm |
| 5 | 0 609 71 |   | 215 × 107 mm |
| 5 | 0 609 72 |   | 215 × 76 mm |
| 5 | 0 609 73 |   | 215 × 76 mm |
| 5 | 0 609 78 |   | 215 × 76 mm |
| 5 | 0 609 79 |   | 215 × 107 mm |
| 5 | 0 609 84 |  | 215 × 107 mm |
| 5 | 0 609 85 |  | 215 × 107 mm |
| 5 | 0 609 95 |  | 322 × 107 mm |
| 5 | 0 609 97 |  | 215 × 107 mm |
| 5 | 0 609 98 |  | 215 × 107 mm |
| 5 | 0 609 99 |   | 215 × 107 mm |



## Etiquetas de señalización para series URA ONE

Autoadhesivas.
Flechas orientables en 4 direcciones.
Conforme a CEE 9-258 e ISO 2864.

| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 616 70 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 71 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 72 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 80 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 82 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 83 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 84 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 85 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 88 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 89 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 90 |  | 100 × 200 mm |
| 5 | 6 616 91 |  | 100 × 200 mm |


## Etiquetas de señalización para series G5LED, B66LED y URA34LED

Autoadhesivas.


| Emb. | Ref. | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 608 65 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 66 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 67 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 68 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 69 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 70 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 71 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 72 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 73 |  | 310 × 112 mm |
| 5 | 6 608 74 |  | 310 × 112 mm |

## Instalación


### Instalación superficie





### Instalación superficie





### Instalación empotrada en techo con marco estrecho





### Instalación empotrada techo con marco estrecho





### Instalación empotrada en pared con marco ancho





### Instalación empotrada pared con marco ancho




### Instalación placa pictograma con marco ancho





### Placa pictograma




## Instalación


### Instalación superficie




### Instalación empotrada




### Superficie con placa pictograma




### Empotrada con placa pictograma




### Dimensiones (en mm)








## Accesorios


### Marco empotrar





### Placa pictograma






### Placa pictograma con marco empotrar ancho





### Marco accesorio para sustitución C3






## Cotas instalación superficie


### Difusor rectangular





### Difusor redondo





### Difusor cuadrado








## Cotas instalación empotrada


### Difusor rectangular





### Caja con marco de empotrar redondo





### Caja con marco de empotrar cuadrado




### Placa pictograma





### Placa pictograma




## Cotas


### Instalación en superficie




### Instalación empotrada





### Instalación prismático







## Cotas


### Cotas instalación superficie




### Cotas instalación empotrada




### Dimensiones del hueco C3




# serie URA21$^{LED}$


## información técnica

## Instalación

### Instalación superficie





### Dimensiones (en mm)





## Accesorios


### Marco empotrar





### Hueco para instalación empotrada techo




### Hueco para instalación empotrada pared




### Caja estanca (URA21$^{LED}$)





# serie URA21$^{LED}$ PLUS


## información técnica

## Instalación

### Instalación superficie





### Dimensiones (en mm)





## Accesorios


### Marco empotrar




### Hueco para instalación empotrada techo





### Caja estanca (URA21$^{LED}$)



## B66LED


### Cotas instalación superficie productos LED







## B65LED


### Instalación superficie




### Dimensiones (en mm)





## INOX$^{LED}$




## ATX$^{LED}$








## NT65


**Cotas instalación superficie**




## NFL65

**Cotas instalación superficie**





# pilotos LIPSO

## información técnica

### Lipso lateral





### Lipso frontal





### Tipos de instalación:

– Empotrado en caja ref. 6 609 41





### Tipos de accesorios:


– Empotrado en caja universal con marco adaptador caja universal ref. 6 609 42




– Empotrado para tabiques prefabricados ref. 6 609 43





– Empotrado en caja ref. 6 609 41 con marco redondo ref. 6 609 44




# pilotos LIPSO$^{MINI}$


## información técnica


### Lipso$^{MINI}$




## Cotas


### Piloto redondo




### Piloto cuadrado








## Cotas

6 614 50/51/52/53/54




6 624 52



## cuadro selección repuestos para aparatos autónomos

| Referencia luminaria | Referencia batería de repuesto |
|---|---|
| **Serie URA34LED** | |
| 6 612 40 | Consultar |
| 6 612 41 | Consultar |
| 6 612 42 | Consultar |
| 6 612 43 | Consultar |
| 6 612 44 | Consultar |
| 6 612 45 | Consultar |
| 6 612 53 | Consultar |
| 6 622 41 | Consultar |
| 6 622 42 | Consultar |
| 6 622 43 | Consultar |
| 6 622 44 | Consultar |
| 6 622 45 | Consultar |
| 6 622 53 | Consultar |
| **Serie URAONE** | |
| 6 616 20 | Consultar |
| 6 616 21 | Consultar |
| 6 616 22 | Consultar |
| 6 616 23 | Consultar |
| 6 616 24 | Consultar |
| 6 616 31 | Consultar |
| 6 616 32 | Consultar |
| 6 616 33 | Consultar |
| 6 616 34 | Consultar |
| 6 616 42 | Consultar |
| 6 616 25 | Consultar |
| 6 616 35 | Consultar |
| 6 616 37 | Consultar |
| 6 616 38 | Consultar |
| 6 606 20 | Consultar |
| 6 60 621 | Consultar |
| 6 606 23 | Consultar |
| 6 606 24 | Consultar |
| 6 606 25 | Consultar |
| **Serie L31 LED** | |
| 6 6100 3LA | Consultar |
| 6 6100 7LA | Consultar |
| 6 6100 3LS | Consultar |
| 6 6100 7LS | Consultar |
| **Serie G5 LED** | |
| 0 6173 1LA | Consultar |
| 0 6173 3LA | Consultar |
| 0 6173 4LA | Consultar |
| 0 6173 0LS | Consultar |
| 0 6173 1LS | Consultar |
| 0 6173 2LS | Consultar |
| 0 6173 3LS | Consultar |
| 0 6173 4LS | Consultar |

| Referencia luminaria | Referencia batería de repuesto |
|---|---|
| **Serie C3 LED** | |
| 0 615 10LA | Consultar |
| 0 615 14LA | Consultar |
| 0 615 15LA | Consultar |
| 0 615 16LA | Consultar |
| 0 615 13LA | Consultar |
| 0 615 08LS | Consultar |
| 0 615 10LS | Consultar |
| 0 615 12LS | Consultar |
| 0 615 14LS | Consultar |
| 0 615 15LS | Consultar |
| 0 615 16LS | Consultar |
| 0 615 13LS | Consultar |
| **Serie URASPOT** | |
| 6 618 60 | Consultar |
| 6 616 61 | Consultar |
| **Serie B66 LED** | |
| 6 615 41 | Consultar |
| 6 615 43 | Consultar |
| 6 615 45 | Consultar |
| 6 625 43 | Consultar |
| 6 625 45 | Consultar |
| **Serie B65 LED** | |
| 6 614 31 | Consultar |
| 6 614 33 | Consultar |
| 6 614 34 | Consultar |
| 6 624 31 | Consultar |
| 6 624 33 | Consultar |
| 6 624 34 | Consultar |
| 6 624 40 | Consultar |
| 6 614 25 | Consultar |
| 6 614 26 | Consultar |
| 6 614 27 | Consultar |
| 6 614 28 | Consultar |
| 6 614 29 | Consultar |
| 6 614 37 | Consultar |
| 6 614 38 | Consultar |
| 6 604 26 | Consultar |
| 6 604 27 | Consultar |
| 6 604 28 | Consultar |
| 6 604 29 | Consultar |
| **Serie NT** | |
| 0 618 30 | Consultar |
| 0 618 31 | Consultar |
| 0 618 32 | Consultar |
| 0 618 33 | Consultar |
| **Serie NFL** | |
| 0 618 47 | Consultar |

| Referencia luminaria | Referencia batería de repuesto |
|---|---|
| **Serie URA21 LED** | |
| 6 606 01 | Consultar |
| 6 606 02 | Consultar |
| 6 606 08 | Consultar |
| 6 606 09 | Consultar |
| 6 606 11 | Consultar |
| 6 606 12 | Consultar |
| 6 60613 | Consultar |
| 6 606 14 | Consultar |
| 6 616 01 | Consultar |
| 6 616 02 | Consultar |
| 6 616 03 | Consultar |
| 6 616 05 | Consultar |
| 6 616 06 | Consultar |
| 6 616 07 | Consultar |
| 6 616 08 | Consultar |
| 6 616 09 | Consultar |
| 6 616 10 | Consultar |
| 6 616 11 | Consultar |
| 6 616 12 | Consultar |
| 6 616 14 | Consultar |
| 6 616 15 | Consultar |
| 6 616 17 | Consultar |
| 6 616 18 | Consultar |
| 6 626 03 | Consultar |
| 6 626 06 | Consultar |
| 6 626 07 | Consultar |
| 6 626 10 | Consultar |
| 6 626 12 | Consultar |
| 6 626 13 | Consultar |
| **Proyectores** | |
| 6 614 50 | Consultar |
| 6 614 51 | Consultar |
| 6 614 52 | Consultar |
| 6 614 53 | Consultar |
| 6 614 54 | Consultar |
| 6 614 55 | Consultar |
| 6 624 52 | Consultar |
| **Kits de conversion** | |
| 0 618 40 | Consultar |
| 0 618 42 | Consultar |
| 0 618 43 | Consultar |
| 0 618 48 | Consultar |
| **Serie INOX** | |
| 6 625 60 | Consultar |
| **Serie ATX** | |
| 6 625 80 | Consultar |

| Referencia luminaria | Referencia batería de repuesto |
|---|---|
| **Serie URA21 LED PLUS** | |
| 6 606 00PL | Consultar |
| 6 606 01PL | Consultar |
| 6 606 02PL | Consultar |
| 6 606 08PL | Consultar |
| 6 606 09PL | Consultar |
| 6 606 11PL | Consultar |
| 6 606 12PL | Consultar |
| 6 606 13PL | Consultar |
| 6 606 14PL | Consultar |
| 6 616 00PL | Consultar |
| 6 616 01PL | Consultar |
| 6 616 02PL | Consultar |
| 6 616 03PL | Consultar |
| 6 616 05PL | Consultar |
| 6 616 06PL | Consultar |
| 6 616 07PL | Consultar |
| 6 616 08PL | Consultar |
| 6 616 09PL | Consultar |
| 6 616 10PL | Consultar |
| 6 616 11PL | Consultar |
| 6 616 12PL | Consultar |
| 6 616 14PL | Consultar |
| 6 616 15PL | Consultar |
| 6 616 17PL | Consultar |
| 6 616 18PL | Consultar |
| 6 626 03PL | Consultar |
| 6 626 06PL | Consultar |
| 6 626 07PL | Consultar |
| 6 626 10PL | Consultar |
| 6 626 12PL | Consultar |
| 6 626 13PL | Consultar |
| 6 626 13PL | Consultar |

Otras referencias, consultar.

## cuadro resumen referencias de tubos recomendadas

| Tipo de tubo de la luminaria | Referencias fabricantes recomendados para los recambios de tubos |
|---|---|
| Tubo de 6 W | Se recomienda emplear recambio de tubos de alta luminosidad F6W/840 T5 G5 de los fabricantes:<br>HITACHI. Ref.: F6W/T5 ExCw840<br>PHILIPS. Ref.: TL 6W/840 6A<br>OSRAM. Ref.: L6W/840 G5 |
| Tubo de 8 W | Se recomienda emplear recambio de tubos de alta luminosidad F8W/840 T5 de los fabricantes:<br>HITACHI. Ref.: F8W/T5 ExCw840<br>PHILIPS. Ref.: TL 8W/840 T7F<br>OSRAM. Ref.: L8W/840 |
| Tubo PL de 11 W | Se recomienda emplear el tubo PL de alta luminosidad 11W/840 de los fabricantes:<br>PHILIPS. Ref.: MASTER pl.S 11W/840/4P |
| Tubo de 13 W | Se recomienda emplear tubos 13W/T5/840 de los fabricantes:<br>PHILIPS. Ref.: TL 13W/840<br>GE. Ref.: SpecfiM T5 F13W/840 |

# pulsadores de alarma


1 380 69


0 380 11


0 380 91


0 380 97

| Emb. | Ref. | Para sistemas de alarma |
|---|---|---|
| | | Alarma de incendio, salida de emergencia y sistema de extinción.<br>Material: policarbonato, ABS.<br>Clase II ⧈.<br>Fijación saliente. |
| | | **Pulsadores con membrana deformable**<br>Disparo por presión en el centro de la membrana (presión 2,5 kg.) con visualización clara de la posición de disparo.<br>Rearme en cara delantera del producto, con llave especial (suministrada con el producto).<br>Espacio reservado para pegar una etiqueta de identificación del uso de la función.<br>Dimensión: 90 × 90 × 57 mm.<br>IP 40 - IK 07.<br>Equipado de un contacto NA/NC - 0,1 A - 48 V ⎓.<br>Pulsador de color rojo.<br>Conforme EN 54 - 11. |
| 1 | 1 380 69 | Fijación saliente. |
| | | **Accesorio para pulsador de alarma** |
| 1 | 0 380 97 | Tapa de protección precintable y transparente.<br>Se fija directamente sobre los pulsadores de alarma.<br>Se adapta a la referencia 0 380 69.<br>Dimensiones 90 × 90 mm. |
| | | **Cofre “rotura de cristal”** |
| 1 | 0 380 11 | Pulsador doble presión, parada de urgencia.<br>IP 44, saliente.<br>Clase II ⧈, rojo.<br>Equipado con:<br>• Puerta de cristal sobre bisagras.<br>• 3 entradas de cable para prensaestopas ISO 20.<br>• 2 entradas por detrás, diámetro 20.<br>• 2 entradas laterales para canal de 20 × 12,5 y 32 × 12,5.<br>Dimensiones 125 × 125 × 71.<br>1 contacto NA + 1 contacto NC.<br>Suministrado sin martillo.<br>Funcionamiento:<br>– Acción simple (rotura de cristal).<br>– Acción doble (rotura de cristal + golpe sobre el pulsador). |
| 10 | 0 380 91 | Martillo con soporte mural. |
| 1 | 0 380 09 | Pulsador de alarma con piloto saliente/de empotrar. |
| 1 | 0 380 24 | Pulsador doble posición, rojo, saliente, con pilotos. |


# señalización sonora


0 414 62


0 415 32

| Emb. | Ref. | Timbres de potencia - Clase II ⧈ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revestimiento de poliéster anticorrosión.<br>Funcionamiento continuo con pulsador bloqueado: 200 horas. | | | | |
| | | **24 V⎓** | | | | |
| | Rojo RAL 3000 | Timbre (mm) | Consumo (mA) | Potencia acústica a 1 m (dB) | Peso (Kg) | Índice Protección |
| 1 | 0 414 62 | ∅ 150 | 70 | 90 | 1 | IP 44 - IK 10 |
| | | **200/250 V∿ 50/60 Hz** | | | | |
| | Gris RAL 7037 | Timbre (mm) | Consumo (mA) | Potencia acústica a 1 m (dB) | Peso (Kg) | Índice Protección |
| 1 | 0 413 49 | ∅ 100 | 50 | 95 | 0,8 | IP 40 - IK 08 |
| 1 | 0 414 19 | ∅ 150 | 50 | 90 | 1 | IP 44 - IK 10 |







| Emb. | Ref. | Sirenas electromecánicas IP 30 - IK 10 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Suministradas con soporte para fijación saliente y estribos para colocación semiempotrada en cuadro. | | | | | |
| | | Tensión | Potencia (W) | Consumo (A) | Potencia acústica a 1 m (dB) | Peso (Kg) | Resistencia pulsador bloqueado |
| 1 | 0 415 32 | 12 V⎓ | 11 | 0,89 | 98 | 0,2 | 200 h |
| 1 | 0 415 33 | 24 V⎓ | 12 | 0,52 | 100 | 0,2 | 200 h |
| 1 | 0 415 39 | 230 V∿ | 57 | 0,25 | 105 | 0,35 | 100 h |
| | | RBT - MIEBT 029 aptdo. 2:<br>Timbres eléctricos.<br>“Se recomienda utilizar pequeñas tensiones de seguridad para las instalaciones destinadas a timbres eléctricos”. | | | | | |








## 1. Protección contra los cuerpos sólidos y líquidos: Índices de protección - IP

Grados de protección de las envolventes de los materiales eléctricos según las normas: CEI 529, EN 60529 y UNE 20324.

**1.ª cifra: protección contra los cuerpos sólidos**

| IP | tests | |
|---|---|---|
| 0 |   | **Sin protección** |
| 1 |   | Protegido contra los cuerpos sólidos superiores a 50 mm (ej.: contactos involuntarios de la mano) |
| 2 |   | Protegido contra los cuerpos sólidos superiores a 12,5 mm (ej.: dedos de la mano) |
| 3 |   | Protegido contra los cuerpos sólidos superiores a 2,5 mm (ej.: herramientas, tornillos) |
| 4 |   | Protegido contra los cuerpos sólidos superiores a 1 mm (ej.: herramientas finas, pequeños cables) |
| 5 |  | Protegido contra el polvo (sin sedimentos perjudiciales) |
| 6 |  | Totalmente protegido contra el polvo |

**2.ª cifra: protección contra los cuerpos líquidos**

| IP | tests | |
|---|---|---|
| 0 | | **Sin protección** |
| 1 |  | Protección contra las caídas verticales de gotas de agua (condensación) |
| 2 |   | Protección contra las caídas de agua hasta 15° de la vertical |
| 3 |   | Protegido contra el agua de lluvia hasta 60° de la vertical |
| 4 |  | Protegido contra las proyecciones de agua en todas direcciones |
| 5 |  | Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones |
| 6 |  | Protegido contra el lanzamiento de agua similar a los golpes de mar |
| 7 |   | Protegido contra inmersión |
| 8 |   | Protegido contra los efectos prolongados deinmersión en condiciones especificadas |

## 2. Protección contra los choques mecánicos: Índice de protección - IK

Según: UNE-EN 50102.

| IK | Energía de choque (julios) | Antiguo 3ª cifra IP |
|---|---|---|
| **00** | 0 | 0 |
| **01** | 0,15 | |
| **02** | 0,20 | 1 |
| **03** | 0,35 | |
| **04** | 0,50 | 3 |
| **05** | 0,70 | |
| **06** | 1 | 5 |
| **07** | 2 | |
| **08** | 5 | |
| [1] | 6 | 7 |
| **09** | 10 | |
| **10** | 20 | 9 |

- Esta tabla permite conocer la resistencia de un producto a un impacto dado en julios, partiendo de un grado IK.
- También permite conocer la correspondencia con la antigua 3.ª cifra IP.

1. Se admite que un producto que tenía IP xx7, cumple las condiciones de un IP xx - IK 08.

# Marcado CE

| Lo que hay que saber: | Exig encias | Marcado CE | Marcas de calidad (N, NF…) | legrand |
|---|---|---|---|---|
| El marcado CE.<br>El marcado CE no puede, en ningún caso, sustituir a una marca de calidad. Las directivas del Consejo de las Comunidades Europeas* lo hacen obligatorio.<br>Permite a los controladores de aduanas y de la represión de fraudes a autorizar la libre circulación de cualquier producto marcado CE.<br>El fabricante debe colocar el marcado CE sobre sus productos o sus embalajes bajo su única responsabilidad.<br>Su producción no supone ningún control de conformidad por un organismo independiente (conformidad a las normas nacionales e internacionales de seguridad y funcionalidad). | **Seguridad** | A juicio del fabricante | Respeto estricto de las normas en la creación del producto | Exigencias suplementarias en función del modo de instalación (profesionales, particulares, tipos de local,…) |
| En caso de duda, el fabricante debe simplemente facilitar los elementos técnicos que prueban su buena fe. | **Fiabilidad** | Ninguna exigencia | Respeto estricto de las normas para la funcionalidad | Pliego de condiciones superiores a las exigencias de las normas |
| Las marcas de calidad (N, NF, VDE,…): | **Facilidad de instalación** | Ninguna exigencia | Ninguna exigencia | Exigencia absoluta de sencillez |
| Garantizan que los productos son conformes a las normas nacionales (N). Esta conformidad está garantizada por un organismo certificador (AENOR en España).<br>Los productos son ensayados por un laboratorio homologado, antes de su colocación en el mercado, y la conformidad de la producción está asegurada por controles periódicos en fábrica (auditorías de AENOR). | **Ergonomía** | Ninguna exigencia | Ninguna exigencia | Controles continuos según procedimiento de utilización |
| | **Controles en fábrica** | Exigencia no definida | Controles periódicos por organismos independientes (AENOR…) | Controles continuos según procedimiento ISO 9001/9002 |
| | **Garantías para el instalador y el utilizador** | **Simple pasaporte de circulación en la UE** | **Aseguramiento de un primer nivel de calidad indispensable** | **Garantía de exigencias de calidad de una gran marca comprometida** |

* Directiva de Baja Tensión (DBT) 73/23CEE.
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM) 89/336/CEE.

## notas

## notas

## notas


## notas

## notas

## notas

## notas

## notas




**Zona Centro**
es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

**Zona Noreste**
es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60

**Zona Levante**
es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

**Zona Noroeste**
es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03

**Zona Norte**
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41

**Zona Sur**
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

**Zona Castilla - Extremadura**
es-cast-ext@legrandgroup.es
Tel : 98 339 21 92

**Zona Insular**
es-insular@legrandgroup.es
Tel : 97 176 44 29

**Asistencia Técnica**
Tel : 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

**Atención al Distribuidor**
Tel : 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es




LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es

© LEGRAND 2019/10.P27